



QDって、スゴイ!この実感はパソコンに詳しい人ほど強いようです。あの"サンダーフォース"もナント8秒のスピードスタート、イライラ待つ時間に耐えてきたマニアには、このスピードはなんとも魅力に違いありません。もう長いプログラムもコワくない。趣味に遊びに仕事に熱中。これからはダンゼン、QDです。

1117-1500

標準価格 89,800円

■ 写真の14型カラーディスプレイMZ-1D15B標準価格72,000円はオプション。画面はハメコミ合成です。

フロッピーの高速性とカセットの経済性を備えた新しい記憶装置です。プログラムやデータを読み取るスピードは、何とカセットの約30倍(当社2000ボーのデータレコーダ比)、もう気持ちの乗りも違ってきます。

キャラクタづくりも自在、きわだつグラフィック PCG1000文字

グラフィックはひと味違うクリエイティブ設計。1000 文字のPCGまたは320×200ドット8色フルグラフィック +24文字のPCGが使い分けられ、目的に合わせて オリジナルグラフィックが存分に駆使できます。

音楽演奏だってお手のもの PSG2チャンネル

パソコンをよりクリエイティブに活用するためのサウンド機能として6オクターブ3重和音のPSGを2チャンネル内蔵。6重和音の音楽と2つの効果音が楽しめ、音楽演奏、サウンド効果にグンと厚みを増してきます。



日本語表示、ワープロへの活用も

漢字対応QD-BASIC

漢字対応BASICをはじめ、漢字ROMボード(オプ ション)、辞書ROMボード(オプション)のサポート など、ワープロへの対応も考慮しています。

上達に合わせて進化する

64KBオールRAMのクリーン設計

BASIC以外の言語への発展性を秘めた、いわば あなたの上達に合わせて進化するシステム設計です。

■能力をグンとアップさせるRAMファイル(オプション)■MZ-1500がしゃべるパソコンに、ボイスボード(オプション)■「パタ ーンエース」「住所録」「ミュージックエース」「デモエー ス」など、買ったその日から即使えるソフトをバンドル。

■ステップアップできる3系統のCRT端子■カナはアイウエナ順、機能性に徹した使いやすいキーボード■ジョイステック端子2個装備■ ミモードのプリンタインターフェイス装備■汎用インターフェイス1スロット 装備(主なオブション)●RAMファイルM2-1R18 標準価格18,000円 ●ポイスボードM2-1M08 標準価格10,000円●薄字ROMボードM2-1R23 標準価格19,800円 ●辞書ROMボードM2-1R23 標準価格54,800円

"ジョイジョイパック"第2弾新登場!! JOY JOY PACKII

遊べる、使える、家族ひとりひとりが楽しめる? 類のQDソフトをワンパックで新発売。

1 バンチボール マリオ グラザース 幅広い年令層にわたって楽しめるあの

幅広い年令層にわたって楽しめるあの マリオが、一段と興奮度を高めてフレッ シュアップ。

2 任天堂の テニス

ゲームセンターやファミリーコンピュータ で人気の高いテニスがMZ-1500で楽 しめます。

3 ワープロ ペンシル

家族みんなで活用できる、学習機能付 ワープロ+カレンダー機能。スケジュー ルも書き込めます。

4 ママ・キーバー

家計簿づくりはもうラクラク。数字を入力するだけで、1ヶ月のトータルもバッチリ。

5 スタディ・メイト

楽しみながら学習できる、堅苦しい勉強 ソフトとはひと味違ったいわばパソコン 暗記カード。

6 BASICスタディ

いちいちマニュアルを見なくても、画面と の対話形式でBASICの基礎学習が できます

7 バーティーメーカー

誕生パーティをはじめ楽しい集いを効果 的に演出してくれるグラフィックソフトです。

好評JOYJOY PACK (MZ-5A001) 標準価格16,800円も発売中.!!

①日本語ワーブロ「簡々漢」②「マリオ ブラザーズスペシャル」③「野球狂」④ 「エンターティナー」。⑤「ホームダイアリ ー」・⑥「ヾーティーメーカー」①「BASIC スタディ」


「パソコンスクーリング」 のお知らせ

●講 貿場所:シャープ東京支社パソコン教室 ☎03(260)1161

●日時:3月14日休·3月30日(土)·4月13日(土) 各PM2:00~5:00

●定員: 各20名(定員になり次第締切ります) ●受講料: 1,000円

%/ヤール・株式会社 本社〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号☎(06)621-1221(大代表)●お問い合わせは…本社内国内産機営業本部まで。



3.インチマイクロフロッピィ採用

世の中は、1も2もなく3.5インチ時代です。FMシリーズのニューモデル FM-77*L4*(エルフォー)は、3.5インチマイクロフロッピィ2ドライブ内蔵。しかも、400ラインモード標準サポート。そのうえ、メインメモリは128KB。もちろん、ソフトも使いほうだい。以上まとめて、ナイスプライス。と、パソコンファンなら、拍手喝采の新発売。あっというまに、キミも神童予備軍です。

表为主流は

時代の主流、3.5インチマイクロフロッピィ採用。

高い信頼性、豊富なソフト、ハンディサイズ、と大きなメリットが3つならんだ3.5インチマイクロフロッピィは、いまや時代の主流です。 FM-77L4は、3.5インチマイクロフロッピィディスクドライブを2基搭載。パソコンエイジの感度に鋭くアピールする、これからのメジャーマシンに早くも決定です。

時代に先手、400ラインモード標準サポート。

FM-77L4は、400ライン対応。カラー16色中2色の640×400ドット高精度グラフィックスと、テキスト画面における80字×25行(2,000文字)の16色カラー表示を、同時に実現しました。また、最大40字×20行のスマートな日本語表示が、住所録・レポートなど、ホームユースに最適。ホビーの域を超えたオールラウンドな性能を誇ります。

●メインメモリは128KBにアップ。OS-9 Level 2に対応。 ●漢字対応強化の F-BASIC V3.5を標準添付。●ユーザフ レンドリな言語 FM Logoを標準添付。

 サブシステムの充実で、最高2倍(FM-7 比)の高速描画。
 ウシンセサイザLSI 内蔵。8オクターブ・三重和音のサウンド機能。
 8インチ1MB/ドライブの大容量ファイルをサポート。

※上記はFM-77L4の特長です。



3.5インチ時代の400ラインパソコン。

FM-77/4 ¥238.000(本体価格·FM Logodt)

ディスクとソフトで差をつける天才パソコン。



¥228,000 (本体価格·FM Logoft)



「(れたコストバフォーマンスを実現した興奮バソコン。 「「「「「」」 ¥99,800

ソフトは定評あるFM-7と完全互換、しかも数かずの卓越した機能をすべて継承しました。

◆名古屋支店(052)201-8611 ◆大阪支店(06)344-1101 ◆広島支店(082)221-2288 ◆高松支店(0878)51-8167 ◆九州支店(0922)411-6311 ◆沖縄支店(0988)66-0655

■3.5インチマイクロフロッピィディスクは、富士通純正品をご使用ください。お問い合わせは ―― 富士通サプライ株式会社 ☎(03)434-0141

奇抜・難解・驚きと興奮、A.R.P.G.の新世紀

6001mkIIで感動のグラフィックスを実現 ジョイスティック対応 Aアクティブ Rロール Pプレイング Gゲー



①アクションゲームのリアルタイム処理に

PC-8801, FM-7



PC-6001mkII

X-1

- ②ロールプレイングゲームのキャラクターを成長させる楽しさ
- ③アドベンチャーゲームの秘密捜しの面白さを融合
- ★画面瞬時切り替え(X-1は四方向スクロール) ……無論/ ★64Kフルメモリー、オールマシン語 ·······勿論 /
- ★一括ロード、アクセス無し………………当然!
- ★さらに加えて、華麗なグラフィックスと高度な重ね合わせ処理による立 体画面。水に没し、木にかくれ、なめらかに動くキャラクターは、 広大な マップ上を駆け巡ります。
- ★全敵キャラクターは20種以上 ★ゲーム途中でのデータセーブロードで

M-7版 MSX 版4月下旬発売予


PC-6001mk II /6601/SR テープ版	¥4,800
PC-6601 専用 ······3 ,5"ID版	¥6,800
PC-6601SR 専用 3.5"IDD 版	
PC-8801/mkII/SR X1 TURBO······5FD版	¥6,800

X1/C/TURBO テープ版 ¥4.800

待望の6001mkII版、遂に登場/

DOSTER

PC-8801 FM-7





PC-6001mk II SR

6001mk II版とSR版とはそれぞれのモードで別個のプログラムを開発 しました。mk II 版の方も、「テラ4001」、「スーパーグラフィックエディター」 でおなじみの高速ペイントルーチンを使用しておりますので、画面表示も 敏速になっています。また、マニュアルにはゴルフ用語やルールの解説等 を付け加えましたので、ゴルフをまったく知らない方にも十分にお楽しみいた だけます。

- ●4人同時プレイ可能●入力ミスのキャンセル機能付●ボール確認機能付
- PC-6001mk II テープ版、PC-6001mk II SRテープ版 日立S1テープ版、MZ-15000D版 ············-各¥4.000
- PC-6601 3.5"ID版専用、PC-6601SR 3.5"1DD版専用、 FM-77 3.5"FD版、PC-9801F 5"2DD版、IBM· JX 3.5"2DD版 ······

·······各¥6.800

暗黒星雲より1年、舞台はテラへ。

河最後の功防が始まる!











- 中間色を含む1枚の画面を、3次元的に 回転させたり、拡大・縮小させて描き、さ らに、描いた何枚かの画面を自由に組み 合わせております。
- r画面を切り変えるたびに居場所が変わ っていくキャラクター
- 1枚の画面は、何枚かの背景の画面とキ ヤラクターの画面との組み合わせになっ ていて、ゲーム進行の条件に合わせて、 そのつど、背景とキャラクターの組み合わ せを変えて描きます。
- ★画面数、コマンド、会話数も大幅アップ
- ★登場人物、お馴みのキャラクターはもち ろん、全20キャラクター以上が登場
- ★リアルタイムシーンは、ワイヤーフレーム による高速リアルタイム 3-D シミュレータ - (残念ながら、ストーリーの展開上内 容は公開できません。)
- ★ロールプレイングゲームの要素も加え、 シーン1(カセット1)だけでも60以上の地 区(画面)を自由に移動できます。
- 注 PC-6001mk II /6601版は、3-Dピクチ エディターは使用していませんが、新開 発の高速グラフィックエディターにより、-画面表示は暗黒星雲の倍のスピードに なっています。3-Dシミュレーターは疑似 3-Dとなっております。





FM-7/NEW7/77

テープ版¥4,800 PC-6001mkII/6601/SRテープ版 ¥4,800

5FD版¥6.800 PC-6601専用

3.5"ID版 ¥6,800

FM-7/NEW7/77 FM-7/NEW7/77

3.5FD版¥6.800 PC-6601SR專用

3.5"IDD版 ¥6.800

ゲームフリークとゲームデザイナーの接点を作ります。

&EマガジンNO.5 3月末発行

事集 / 応募要項はI/O4月号、T&EマガジンNO.4・5にて



製造・販売/株式会社ティーアンドイーソフト ☎(052)773-7770 〒465 名古屋市名東区豊が丘1810番地

マイコン・ゲームの情報誌

CONTENTS

熱中/ゴースト・ランドの冒険



PC-6

PC-80

PC-86 PC-96 X1シリ MZ-1

MZ-22

MZ-2200/2000

MZ-700/1500

FM-7

グ<mark>PC-8001mkII</mark>

©GG(ゴースト・ギャザー)

©Gum Gum World

'm 1 & 10

■今月	のゲーム	
000シリーズ	mリバース・ゲーム····································	伊藤光博 24
	MNFCオリンピック'85	
	■数字パニック	・・・・・・パピコニスト 25
	□ヘビの散歩	浜田典彦 26
	Bスロット・ベーダー	
000シリーズ	************************************	
	mバン・バン・ボール	
	OULTAN	
800シリーズ	Bピカ ゴロドン	
001mkII	⋒ モグラタタキ・ゲーム·····	
	MPC-9801 100m走	
リーズ	パール	高野孝一 124
1200-80K/C	™MZの一次元ビリヤード	
	ソルジャー	坪田素和 137
00/1200-80K/C	ロ クリーン・マン	···· ソフト界の星新一 30
	□わてはヘビ君でおます…	
	mモール	
80B	3D-パニック	・・ニャンニャンSOFT 128

m ダイアモンド・ブロック …… 愛人&パニック 18

連載

情報

S1	● Snighzer ************************************	¥ 73
Jr.	□キラーアタック ● 利力	
	チェンジ4	97
FP-1100		
	m ザ・ジャンパー 山城紀之	17
	プロジェクト・ダブルエックス 島 吉彦	
M5	ロノパック・ワープ ぱいろっぱ	ا ع
		- 21
VIC-1001	ミッドナイト・ランナー・・・・シリウン	
MSX		≝ 23
PC-1245	スターダストーーー・米重文ー的	B 149
PC-1401/1245	人並ベゲーム16桁を好む	人 150
PC-1350	B Wander Path	包 153
	ゴースト・ハウス 高田悟師	耶 156
PC-1251	mini麻雀 ····································	之 158
PC-1251/55	ポケット・メイズ····································	U 160
PC-1261	G-TRAP アウシタンよーざわれ	書 162
1000	PC-1261用マシン語入力ツール····································	K 166
PC-1401	HALOモニタ HALO C.C	C. 165
PC-1251	タイニーミュージック・キーボード ・・・・・・・・・ 伊藤正明	月 167
PB-300/100	Bベース・ボール ヤナケ	× 168
	Bタンク・コンバット 毛内俊行	亍 170
	And the rest of the School of the State of t	



リアクター

A S1 Snighzer 65

B PC-8000シリーズ ULTAN 66
MZ-2200/2000/80B モール 66

C PC-6000シリーズ Gum Gum World 83

D FM-7 PC-9800シリーズ アンド・ヒート PC-9800シリーズ 84





広告目次 SHARP 表2-1 光栄 10-11 NEC 表4 エニックス 12-15 富士通 2-3 ジャパンフト 表3 デービーソフト 8-9 COMPAC 6-7 T&Eソフト 4 工学社 16

創刊号からユニークな ゲームをお届けして1年!









リアル思考ゲーム、ムクシリーズ第2話ムクの 郵便屋さん、アルトコ街の中央郵便局にアルバ イトの主人公ムク、ポストにハガキを配り次々 迷路のような街を歩く、ポストの近くや街のあ ちこちにはハガキ配達を邪魔するワニワニやゴ ジゴジがうろつき歩く事すら難しい、しかも、 困ったことにポストには、入り口に壁があって ハガキを入れられない。そんな時は、動く青い 壁"を動かせば、邪魔な壁と入れ換わり簡単に 配れる! だけど、どの青い壁を動かせばよいもの か? PC-8801/mk II 5"2Dディスク定価5,800円

素早い反射神経と思考力が試されるムクシリ・ ズ第1話ムクと宝島. 洞窟だらけの穴あき島に 着いたムク. あたりに散らばる金貨を集めに精 を出す、不気味な骸骨達はそんなムクを追い仲 間を引きつれ迫る、骸骨達に周りを囲まれれば ムクは身動きがとれずどうにもならない、聖な る十字架を使って彼らを追いはらい金貨を集め ろ! FM-7/NEW7 5"2Dディスク定価5,800円







ンク・バトル

2人で鉛筆飛ばして競い 合った戦争ごっこがパソ コン版で甦った. 人間対 人間、対パソコンと!相 手の戦車めがけ進軍せよ! FM-7シリーズ C 定価3,800円 D定価5.800円



346 km

- 注①CはカセットDは5"2Dディスクです
 - ② FM-7用カセットは、パッケージ、広告に表記ないものもFM-NEW7/77で使用できます。 ③ PC-6001用はすべて32K(拡張RAMカートリッジ)が必要です。
 - 4 L3/S1用はすべて40K(拡張RAM)が必要です。
 - ⑤ X1用カセットはパッケージ,広告に表記のないものもX1turboで使用できます.

表題作

MZ-1500版

近日発売



パソコン雑誌から自動車雑誌まで! 多くのマスコミに取り上げられた「走 れ./スカイライン」、Nモードならで はの高速性と3D立体画像が実際の - スのリアル感を彷彿させ、ハン ドルさばきの微妙なコントロールに 酔いしれる。サーキットと化した首 都高速にライバル車とのデッド・ヒー トが展開する.君のドライブ・テクニ ックはこのレースで爆発するか? 精彩画像のMZ-1500版近日発売!

ターボ・パワー全開!90秒以内にライバル車(ステー ジ1)30台を抜き去る3Dレーシング・ゲーム、スター ト前のシグナル音が、否応なしに興奮度を高めJS のスロットル・レバーに力が入る、ヘアピンカーブ、 アイス・バーン、ラスト10秒に残り5台を抜き次のコ -スへ! X1シリーズ C 定価3,800円 D 定価5,800円

4木組ゲーム集

・イレット・アドベンチャー

0





迷路タワーをジャンプで登る秘密工作 員. 突如にして真上から降りる怪物達 との戦いが始まる。一気に撃破するシ ーンは爽快だ、X1シリーズ C 定価3,500円

- 高速スクロール・ゲーム.
- ■砂漠,湿地帯,鉄橋などを 高速で走り抜ける!
- ■好きなコースを選べ。しか もコース・エディット機能付.

FM-7シリーズ C 定価未定

月面を舞台に展開する高速3D ーティング・ゲーム.猛ス ピードで接近する敵機甲戦士 を360度回転する機甲戦士で 撃破する、エネルギーはビー ム砲や移動で減り、30機の敵 を破壊するのは難しい。彼方 を走る戦車は高得点だ!

FM-7シリーズ C 定価3,500円

ワープから突如出現し予測できない敵宇宙船。独自の攻 撃は巧妙かつ素早い. 骸骨達の出現は?地上基地の猛攻 も加わり回避は難しくなる. PC-8001mkII/SR C 定価3,800円



SCOR HI-SCORE 014900 Q

真夜中にたまたま足を踏み入 れた工事現場が、オバケ達の 集会場だったとは…。見るも おかしなオバケに追いかけ回 されるあなた、トロッコ、滑 り棒など小道具を使い逃げ回 りながら、逆に奴らをこらし めてやれ!思考力とリアクシ ョンを同時進行して頑張れ!

PC-8001mk II /SR C 定価3,800円



このマークの付いたゲームはコンストラクション・ セット付, あなたのセンスで自由な面作り, アレン ジが楽しめます。

メール・オーダーサービス

通信販売の場合は送料1本500円,2本目以上は 1本につき100円増し(例2本なら600円)

発売元 株式会社コムパック ☎(03)375-340I 〒151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル5F



越えろ!!アイツの記録!



〈水泳〉遂にヤッタゼ、52秒86。手が疲れ ······(高橋君 東京都)



⟨跳馬⟩9.60出しました。10回転は実力!!



->パーフェクト時の画面はかっこ ……(三枝君



〈アーチェリー〉僕はナイスを連続7回出 して4,600点 ……(吉田君 札幌市)

〈三段跳び〉スピードにのってタイミングよ く跳べば、もう世界記録。



(棒高跳び)助走のスピードを落とさず、 一気に跳び上がりクリアだ。



〈重量あげ〉パワーをためて、



①ハイパー①、②両方のFD版を持って いれば、なんと水泳から棒高跳びまで -気に遊べちゃう。

②さらに、 ワールドレコードやハイスコア が自動的に登録される。これなら、友達にだって自慢できるネ!!

新発売 8001mk II SR用 好 評 X1ターボ メルシリーズ用

テープ版 各4.800円 各6,800円 5インチFD版

※PC-8801シリーズ・FM-7シリーズ発売予定!



ご注文は■現金書留:デービーソフト・インフォメーションセンター「通信販売2係」(住所/〒060札幌市中央区北1条西7丁目 住友海上札幌ビル)まで。■銀行振込:「たくぎん札幌駅前支店 普通053-053」。●商品名●対応機種名●個数●お客様 の住所●氏名●電話番号を書いたメモを同封(銀行振込の場合は、ハガキに記入)のうえ、あらかじめご連絡下さい。

尚、銀行振込の場合は、振込の確認後商品の発送となります。



デービーのアイドルキャラクター 「ハケツくん」





MSX以外にも、こんなにたくさん!!

どのフラッピーが1番おもしろいか って!? そりゃーもう、パソコンぜー んぶ試してみるっきゃないね!

dB オリジナル GOODSプレゼント プラッピー祭りは 締切り(3月末日) 間近.//

〔ユーザーズ・アンケートはがきで抽選〕〔リミテッド100面クリアした君に〕 期間中、フラッピーを買ってくれた人 の中から、毎週100名にプレゼント!!

②オリジナル・フラッピー人形

パッケージの中の「FLAPPY Limited」 の文字を切り抜いて、最後のキーワ

ードと一緒にデービーへ 解けな~いとお手紙くれたあなた!

◀全面クリア認定証

みんな、がんばってるネ.//Limitedでも、も はや100人突破 / 全面クリアできたら、最後 のキーワード(MSXテーブ版は画面の絵)を書い てデービーに送ろう。

MSX·ROM版



まっすぐ降りてきて、 いつ べんに2個砕いちゃう!



ここにちょっと願れて、 ビーラを惑わすんだ。



曲がる時は、エビーラと 一直線上に並んでから… エリアがお待ちかね!!



OB:SON)

あとは押すだけ。

新	S1#	Ħ(5~	「ンチFD版(2D•2HD)」····	7,800 H
	SIF	用(テ	ープ版]	4.500円
発売	PC	-660	1SR用(3.5インチFD版)…	6.800円
兀			ROMカートリッジ]······	
テー	プ版	4,500円	[XIターボ&XIシリーズ用・PC-8801用・PC-8001mk II 用・FM-7	/用+PC-6001mk [[用]

テープ版	4,500円	[XIターボ&XIシリーズ用・PC-8801用・PC-8001mk 用・FM-7用・PC-8001mk 用)
テープ版	3.800円	(MSX用(57画面))
QDM	4,800円	(MZ-1500用)
3インチFD版	6,800F3	(XID用)
3.5インチドロ版	6.800P3	(FM-77用·PC-6601用)
3.5インチFD版(200)	7,800P3	(IBM·JX用)
5インチFD版	6,800P3	(X1ターボ&X1シリーズ用・PC-8801用・PC-8801用・FM-7用)
5インチFD版(2HD)	7,800円	(FM-16β用)
8インチFD版	8.800F3	(PC-9801用)

おまたせしました! 待望のROM版です。 MSX (ROM版)5,800円 サウンドおまけつき



影		
Arth	BETT	
Ats	H.	00000 (0
00 14650	VOLUCIAN VVV	WEIGH- COL

\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ani ne aliki
- A	00000 10
900 NOS 2010 1	A. OBATAS
巨大母艦の攻撃を	まく避けろ!!

テープ版	4,200円	MSX用
テープ版	4,500円	S1用・FM-7用・X1ターボ&X1シリーズ用・PC-8801用
QDM	4,800円	MZ-1500用
3インチFD版	6,800円	XID用
3.5インチFD版	6,800円	FM-77用
5インチFD版	6,800円	FM-7用・X1ターボ&X1シリーズ用・PC-8801用
5インチFD版	7,800円	S1用

※ハードにより、画面構成、ゲーム仕様が異なります。

リアルな3Dアクションが迫力ある!(高橋君 群馬県)

※ MSX はマイクロソフトの登録商標です。

	3,000円	X1ターボ&X1シリーズ用
テープ版	3,800円	MSX用
	4,500円	S1用·PC-8801用
5インチFD版	6,800円	PC-8801用
QD版	4,800円	MZ-1500用

※ハードにより、画面構成が異なります。

デービーインフォメーションセンター開設

デービーソフトご愛用の皆様への専用窓口としてインフォメーションセンターを新設。 お問い合わせ、通信販売の新しい相談窓口としてご利用下さい。 ※ 尚、お問い合わせは、更に詳しくお伝えするために、お手紙でお願いします。

発売元

(〒060)札幌市中央区北1条西7丁目 住友海上札幌ビル
☎ 011-251-7462/FAX.GIII,GII 011-241-6257







★思考ゲームの殿堂、光栄が君に送るロールプレイングゲーム の決定版。

安息の地グリーノックを突如として襲った数々の異変。それは闇の司祭アルガルドの 黒魔によるものであった。愛するグリーノックに平和を取り戻すべく神託を受けた長 老トマの求めに応じて集まった20名の勇士………。 PC-8801(mkII) T、4800円、D、7800円

信長の野望

シミュレーションウォーゲーム史上の

もえ目が加走つちゃいそう!信長につき合って二晩 徹夜してしまったと言ったら読者は笑うだろうか。 しがしこれ本当「ボブコム」より T、4500円 PC8001mkII、8001(mkII)、8801(mkII) FM(NEW)ア・8、X1(C)S1、D8″、7800円 PC9801(E) D5″、6800円PC8001(mkII)、8801 (mkII)FM(NEW)ア・8・11(AD・EX)、X1 シリープ 7800円、9801M2、FM16X) D3.5″、6800円、FM7、PC6601・SR、(7800円、IBMUX (2・3・4))、D3″、6800円、X1D



リドール

北の国サウロスでは国王リゴーラスIV世が頭を痛めていた。 王の3人の息子は皆優れており、いずれ王位をだれにつがせるべきか、"白の賢者"ナタルの意により、一週間の後、国の主なる者を集めて王は次のような宣言を下した。「今より直ちに王子らは旅に出よ、そして3年の間旅を続け、最も基晴しい冒険をして帰り着いた者が次の王である。3人の王子のうち1人はあなたである。呪いによって沈んだといわれる伝説の城を求め、あなたに旅立つ。

T、4500円 PC8001mkII、8001(mkII)、8801(mkII)、FM (NEW)7、D5″、6800円PC8801 (mkII)、FM(NEW) 7、(7800円、PC9801F·M2) D3.5"、6800円FM77





時は199×年。東京では孤独な独身男が謎の死を遂げる事件が 時は198 X年。東京では4000年の数別の名を旅行る事件力 多発していた。異例な事件のため警視庁では特別捜査網をし き解明にあたったが、何の手掛りも得られなかった。そんな ある日、私立探偵であるあなたに不思議な依頼が持ち込まれ た。「3日以内にダッチワイフ「北極6号」を3体集めて欲 しい。あなたは恋人サチコとの結婚を控え、お金も必要でか ったため、やむなくその依頼を引き受けた。翌日、東京の歓 楽街「カブキチョウ」にあなたの姿はあった。 T、4800円 PC8801(mkII) D5"、7800円PC8801(mkII) 7801(日) FM(N)で FM(7/8800円PC8801(mkII)

、7800円PC8801(mkII) 9801(E)、FM(NEW) 7、FM77(8800円、PC9801F·M2)




ダンジョン



今、アメリカで最も人気があり、ゲーム の主流であるロールブレイングゲーム。 (ゲーム進行も比較的シンブルだし、ストーリーも日本人にとって理解しやすいの でロールブレーイングゲーム入門に最適)ログインより。

I、5200円(プレイヤーズテープ付) PC8001(mk II)、8801(mk II)、FM(N EW)7、D5%、7800円 PC8891(m k II)、FM(N EW)7 D3.5%、7800 円、FM77、



このソフトはスゴィ。ちゃんと守備では 前進、定位置の切り換えができるし、バ ントシフトもとれる。これは秘密だけど すごい履球も。このペナントレースをや らずして野球ゲームは訪れない!「テク ノボリス」より

4,500円 PC6001mk II,8001(mk II 1. 4.500円 PC6001mk II.8001(mk II) 5. 8801(mk II)、FM(N EW)フ, x 1 (C) D5"、6.800円 PC6001mk II.8001(m K II)、8801(mk II)、3801(E)・F、FM(N EW)フ・11(AD・EX)、X 1シリーズ、 (7.800円 PC9801M2)

D3.5%、6800円 PC6601 · SR、FM77 D3%、6800円 X 1 D

団地賽の誘惑



ひょっとしたらこのゲームはノルマに追われる我々現代人への作者の強烈な文明 われる我々現代人への作者の強烈な文明 がつけなないかという気きえしてくる。 グラフィックや様々なアファで充分 まい。

T、4800円 PC8801(mkii)、FM(NEW)7×X1(C) D8% 7800円 PC98 01(E) D5% 6800円 PC8801(mkii) 0801(E)・F、FM(NEW)7・8・11(AD・EX)、X1シリーズ(7800円, PC 9801M2) D3.5% 6800円 FM77、MSX D3%、6800円 X17

イトライフ



テレビ、新聞、雑誌にとこれ程話題に上 つたソフトは、かってなかつた、世界に 類を見ないアダルトの世界。御結婚のお 祝いにもぜひどうぞ!

T、4500円PC6001mk II、8001、8001m ** (1 、8801(mk II)、FM(NEW) 7・8 × 1(C)、MZ2200、D8"、8800円PC 9801(E)、D5"、7800円PC6001mk II 8001、8001mk II、8801(mk II)、9801(E) ・F、FM(NEW)フ・B・11(AD・E X)、X 1シリーズ、(8800円、PC9801 M2) D3.5″、7800円PC6601・SR、 FMフフ、MSX、D3″、7800円X1D



ジャイラス



P C 8001 (mk II) 8801(mk II) Т 3800円

「ハロルド中財! ジャィラスです!!」 ゴルサレム帝国を震憾させた男の伝 説をグラフィカルにゲーム化!60以上のバリエーションが、無敵の3ー Dシューター「ジャイラス」を襲う。

クリス愛の旅立ち クッキンカレ



P C 6001 mk II T 3800F

君はクリスを知っているか?苦しみ のどん底にあえぐ人々を教うという 難しい使命を背負い、今日もいばら の道を歩むクリス。感動の精神世界ゲ ーム「クリス愛の旅立ち」―一クリス は君かもしれない。



P C 6001 (mk II) ⊤3800円

料理嫌いの僕も、たまねぎ嫌いの私 も、誰でもおいしく遊べるゲームっ て知ってる?、そう、それは噂の、 「クッキン・カレー」 4方向の超高速スクロール・ゲーム で、君もCook UPしよう!

602い2い



P C 6001 (mk II) Т3800円

全国4000万人(?)の花札ファンの朗報!! 超絶美麗的画像による「60こい こい」待望の新発売。それ!四光だ、 五光だ、青たんだ!――札が飛びか う興奮ソフトが、今動き始めた!

株式会社 光栄



Lニックスの

槙村アドベンチャ-

驚異のビッグアドベンチャー! 三編4章構成 (ディスク2枚組・ラ

アキラを殺したのは誰だ!! ホシコは誘拐した目的は.!! 僕はアキラの残したビデオ プを手掛りに秘境エル ドラドへと向った。

■[テープ版(2本組)]FM-7全シリーズ·······¥4.800

■[5インチディスク版(2枚組)]FM-7、FM-NEW7・¥7,800

PC-9801、PC-8801版移植進行中/

★プロの描いた幻想的タッチのアニメグラフィックで 展開する110画面!

★驚異/100色の中間色を使用した奥行きのある美しい グラフィック画面!!

★炸裂する抜群のサウンド! 雷鳴·小鳥のさえずり・獣の鳴き声・飛 行音等々、随所にちりばめられた音響効果。臨場感あふれるゲームが楽しめます。 ★構想2年!4章構成の本格的冒険推理小説!!


プロの漫画家が、パソコンユーザーの為に書き下した話題のオリジナルシナリオ。 ……植村ただし











コンストラクションセット付 ■(テープ版)FM-7全シリーズ、PC-8801、PC-8801mkII、PC-8801mkIISR、X1全シリーズ、P C-6001<32K>, PC-6001mkII, PC-6001mkIIS R.PC-6601, PC-6601SR ¥4,800

■[5インチディスク版]PC-8801、PC-8801mk

君の任務はエミー号を操り、全ての旗を取って矢印(■)の 方向に脱出することだ。50画面に仕掛けられた300数種の罠 ユータイプパズルゲームの決定版。作者


超光速立体マルチ エキサイティングゲーム

■[テープ版]FM-7全シリーズ ··········¥4,800 マルチスクリーンで展開する地上戦・空中戦。ロ ボット工学をシュミレートしたリアルな動きとサ ウンド。痛快な撃破シーンに早くも話題沸騰!ク ライマックスで待ち受けているド迫力の超巨大要 寒空舟。数々の新アイデアと大幅にアップしたゲ 一ムのおもしろさで、3Dゲームのイメージを一





新させた超大作。





■(テープ版)PC-8801、PC-8801mkII、PC-8801mk PC-8001 mkII、FM-7全シリーズ、シャープ ■(5"ディスク版)PC-9801、PC-9801E、PC-9801F、

驚異のミリオンセラー街道爆進中。ドア ドアのおもしろさは永遠に不滅です。

作者……中村光一

少年ジャンプアイデアコンテスト優秀作 ■[テーブ版]PC-6001mkII、PC-6601、 PC-6001mkIISR, PC-6601SR¥3,600 全方向スクロールで大空を自由自在。シャ ボン玉からシャボン玉へ、ガッチャンのコ ミカルジャンプに大爆笑。豊富なキャラク ター、斬新なアイデア。リアルタイムゲ ムにメルヘンを注ぎ込んだ快心作。

作者……岡本耕治 ①集英社 鳥山明





460画面の巨編アドベンチャー

■[テープ版]FM-7全シリーズ·····¥3.800 超高速グラフィックで繰り広げられる壮大 な宇宙創造紀のスペースアドベンチャー。 登場人物の会話はユーモア一杯。君は新世 界を創造できるか!?

作者……山口祐平 ©ランダムハウス

おもしろソフト勢ぞろい!

オンパストリート

人工知能型 シミュレーションゲーム このリアルなかけひきが君をプレイボーイにする!!

第3回ゲーム ホビープログラム コンテスト優秀作品

■〔テープ版(2本組)〕FM-7全シリーズ········¥4,800

■(5インチディスク版)FM-7、FM-NEW7········¥6,400 PC-8801、シャープX1版移植進行中!

すんのごとき ともだちとして どうめもってるかな・・・ 点 収 +・・ これで い ・ こんどか・・ どんな はなし するは だった・・・・・・・・ と ◆ねえ、キミたち、私達とデートしてみない?
 私達、本物の子より、女の子っぽいわよ
 ★パソコン界に新分野開拓/限りなく人工知能に近づいた女の子の豊富なリアクション// 女性心理学文献と作者の実体験から割り出した女性心理をプログラム化した画期的シュミレーションゲーム。

楽ナンハのノワハワを完全シュミレート/ 楽しい会話で、相手の性格を見きわめ、プレイポーイになるためのテクニックを 探し出せ。★特定の女の子とデートできるデートモード付!

君のアートしたい女の子のアータを入力すれば、その子と実際のアートを楽しめる。 作者……関野ひかる



PM 88:12 9 12788 12788 2 12888 2 13888

2 オレのこと しゃへる
2 スポーツ
4 オフガク
5 ポレック
6 セイジやサガク
7 しせん
6 なんがく
9 やめる

PM 88:12 12788 32988 32988 15988

オレのこと しゃべる ・スポーツ ・オフガク ・ はしゅっ ・セイシやサガク ・しぜん ・ ぶんぱく ・ やゆる



 ごんさい どな はなし するかな…
 1 1 (あむナ・・・・ チェスって おもしろいんどね 1 1/5 a (ふっぺん) おなさあたいな ひとが チェスをねェ・・・ し切 ぜわっ!

どうしょうから… よしっ! タッチ! どうに タッチ するかな… よしっ クチビル

ザース

かいことしては どうがちってもから… ステキー・これで しいんどうけー・リ

本格アニメ サスペンス アドベンチャー





■[テープ版]FM-7全シリーズ…………¥3,800 ■[5インチディスク版]PC-8801、PC-8801mkII、 PC-8801mkIISR、PC-9801、PC-9801E、PC-9801 F、FM-7、FM-NE W7……………¥5,800 再びの世界破滅を防ぐには、狂ったオリオンを敵の手から奪還することが必要だ。ザース達は月にあるオリオン基地へと向った。オリオンの秘密とは?敵の策略と解明すべき難問の数々。息詰る興奮と意外な展開。作者……スタジオ・ジャンドラ

ウィングマンピーローコミック

少年ジャンプアイデアコンテスト優秀作品

■[ディスク版]PC-8801、PC-8801mkII、PC-8801

人プロの描いた美しい画面と巧みなストーリー構成。 スウィングマンとキータクラーとの熾烈な闘い。紛

失したドリム ノートのゆくえは?敵の巧妙な策略 に舞台は異次元都市ポドリムスへ。

作者·····TAM·TAM

©集英社 桂正和

PC-9801、FM-7、シャープX1版3月発売予定





ポートピア連続殺人事件

■「テープ版]PC-8801、PC-8801mkII、PC-8801mkII、PC-8001mkII、PC-8001mkII、PC-8001mkII、PC-6001mkII、PC-6001mkII、PC-6001mkII、PC-6001mkII、PC-6001mkII、PC-6001、PC-6001SR、FM-7全シリーズ、シャープX1全シリーズ ¥3.600

ステ人 丸絶貝の本格サスペンストラマ 君にこの事件の解明をまかせる。港神戸を 発端に次々に起こる殺人事件。ナゾはナゾ を呼び意外などんでん返しに「ドキッ.!!」 作者……堀井雄二



アラレのジャンプアップ

SCORE 2400
HIGH
15000
ENERGY
SCENE

作者……芸夢狂人 ②集英社 鳥山明

★移植者・オリジナルゲーム大募集★

MSX・FM-7シリーズ・PC-8801シリーズ・シャープX1シリーズ・PC-9801シリーズに当社商品を移植希望される方のご応募をお待ちしております。

詳細事項等のお問い合せは、エニックス開発 部 2003-366-4296 担当・望月

あなたの作ったゲームを商品化してみませんか!当社では一般から持ち込まれた優秀な作品に適切なアドバイスを行ない、作者の名前で商品化しております。詳細事項等のお問い合せは、エニックス企画部 ☎03-366-4251担当・千田

販売元()株式会社 小西六エニックス

発行元 ②株式会社 エニックス

〒160 東京都新宿区西新宿7丁目1書8号 ☎ 03(366)4345

おもしろさ大爆



スクロール型コミック アクションゲーム

少年ジャンプアイデアコンテスト最優秀作品

■(テープ版)シャープX1全シリーズ¥3,800

「走れや、走れ!せんべいさん」走るスピー ドによって、タコは上がったり下がったり。 カラスや電線にひっかからないように、うま くタコを操って、風船を割って走るせんべい さか。

ペンギン村を忠実にシュミレート。ゲームスタートか ら君はペンギン村の住人となる。

★ご気嫌!アラレちゃんのテーマソング入り!!

★ハラハラドキドキ/空や地面に障害物の連続!! 少年ジャンプアイデアコンテストの審査員が絶賛した アイデアを更にパワーアップ。息もつかせぬゲーム構 成に注目。

作者……後藤貴士 ⑥集英社 鳥山明

ほのぼのスクロール!美しいアニメグラフィックで展開する心ウキウキゲーム!!







■[5インチディスク版]PC-8801、PC-8801mkII PC-8801mkIISR¥6,800 「危い!赤いボールが緑のトロッコに!」「おっと、 今度は腐ったボールだ 小ハラハラ・ドキドキ・ トロッコは右へ左へ大忙し。失敗すれば工場長 が怒ってトロッコをひっくり返しに来る。アメ リカ話題のマルチアクションゲームの決定版が 作者……Robert Cook 日本上陸!

Licensed from Broderbund

ロールプレイング アドベンチャーゲーム

■(5インチディスク版)PC-8801、PC-8801mkII、 PC-8801mkIISR, FM-7, FM-NEW7 ¥5,800 ルランダムハウス開発超高速グラフィックルーチン で展開する200画面。ロールプレイング・シュミレ ーション・パズルをアドベンチャーに取り入れた 抜群の構成力。バラエティに富んだ7つの物語. これを完成させた君の運命は!? 作者……山口祐平 ©ランダムハウス





3D ゴルフシミュレーショング



君もこれでNo.1ゴルファ・

■(テープ版)シャープX1全シリーズ¥3,600 世界の著名ゴルフ場を集大成。3次元ゴルフの最高峰。3人でもブレイが出来、なんとバックスピンもかけられる。君もこれで No 1ゴルファー。

作者……村守将志

スペースファンタジー反射ゲーム

パソコンゲーム初の5段階スクロール ■(テープ版)シャープX1全シリーズ¥3,600

画面いっぱいに広がるファンタジックな宇 宙空間と20種以上の個性あるキャラクター が君を幻想的な世界へと導いてくれる。

作者……関洋介



エキサイティングゲ



PC-8801版"ゼビウス"

■(テープ版)PC-8801、PC-8801mkII、P -8801mkIISR、パソピア7 ··········¥4.8 ■[5インチディスク版]PC-8801、PC-88 mkII . PC-8801mkIISR¥6,8

バソコンの限界を超越したエキサイティ グスクロールゲーム。バソコン界の大天 森田和郎氏の自信作。永遠のベストセラ

作者……森田和郎

スクロール型リアル アクションゲーム

第3回ゲームホビープログラム作品

■[テープ版]PC-8001<32K>、PC-8001mkII、 PC-8001mkIISR、PC-8801全シリーズ ¥3,800

「脱走兵だ!!」ザクサス、緊急発進!必死に 川を泳ぎ、そして、林から攻撃してくるサイ ボーグ戦士達。上昇・下降・左右旋回で、攻 撃をかわし、トラクタービームで戦士達を捕 えろ。

★全力しっ走、歩ふく前進、飛び込み、力泳! 川を泳ぐ。草むら・林に身を隠し、ジッとザクサスの動きを うかがう。そして、スキを見せると攻撃してくる。敵サイボ -グ戦士の動きはリアリティ抜群。

猛炎を噴き上げる怪獣など、奇抜なキャラクター陣にはとに かく驚かされる。

★遂にPC-8001の限界を超えたハイスピード のスクロールと華麗な色彩! ★ロールプレイング的要素を含んだスカイア

クションゲーム! 作者……宮田康宏

ドのスクロール!PC-8001の限界を超えた大傑作







■(テープ版) PC-8801、PC-8801mkII、PC-8801mkIISR シャープX1全シリーズ、FM-7全シリーズ……¥4,800

■[5インチディスク版]PC-9801、PC-9801E、PC-9801 F, PC-8801, PC-8801mkII, PC-8801mkIISR ··· ¥ 6,800 朝昼夜と刻々と変化するグラフィックの美しさと、 画面ごとに変わるコミカルなキャラクターの動きで パソコンゲームのイメージを一新。

作者……中村光-



■[テープ版]A面★PC-6001mkII、PC-6601(50面+ 50面)B面★PC-6001<32K>(20面 +20面)·····¥3,800 ミリオンセラー爆進中のドアドアをPC-60 01シリー ズ用に新しくグレイドアップ。新エイリアンやBG Mの出来はもう最高。人気の秘密は可愛いキャラク ターと思考性。

作者……中村光

MZ-1500版新発売!!





アニメーション・リアルタイムゲーム



■(テープ版)PC-8801、PC-8801mkII、PC 8801 mkII SR ·····¥3,600 ■(ディスク版)PC-8801、PC-8801mkII、PC 8801mkIISR (コンストラクションセット付) ¥5,600 **季節感あふれる夢のようなアニメーショ** 息切れするドングリや神出鬼没のモグラな ご数々の意外性を秘めたビッグゲーム。 F者······日高徹

冒険活劇反射ゲーム

迷路を組み合せた新しい思考型反射ゲーム ■(テープ版)PC-8801、PC-8801mkII、PC-8801 mkIISR¥3,600 迫り来る敵忍者。手裏剣、マキビシ、煙草 を武器に抗戦せよ。ドア又ドアの続く敵忍 者屋敷。君の智略をどこまで生かすか。

作者……中沢毅



2人3脚型反射ゲーム



思考型スクロール反射ゲームの決定版

■〔テープ版〕シャープX1全シリーズ¥3.600 軽快なスクロールにピッタリのBGM。仲 良し2人の兄弟が高速エレベーターに乗っ て大活躍。こりにこったキャラクターとお もしろ構成が何んともうれしい。

作者……加藤工明



株式会社 小西六エニックス



株式会社工ニックス



NEC PC-6000シリーズプログラムコンテスト

プログラムコンテストのご案内

■ジャンル

- 1. **ゲーム**部門 ユニークなオリジナルゲームソフト
- 2. サウンドサブルーチン部門 サウンド機能を使ったもの
- 3. オリジナルCG部門 カラーグラフィック機能を使ったもの
- 4. ホームプログラム部門 家庭内で活用できるソフト

品曾品

最優秀賞(1名)※全部門対象

PC-980IF2 フルセット(本体・ディスプレイ・ プリンタ)、賞金10万円

各部門大賞(各1名)

Beta Hi-FiビデオデッキVC-N70、賞金5万円

■締め切り

昭和60年3月15日 ※当日消印有効

■発表

I/Oの7月号(昭和60年6月18日発行)にて 誌上発表

■募集規定

PC-6000シリーズを使用したソフトに限ります。

(PC-6000シリーズとは、PC-6001mkII、PC-6601、PC-6601SR、PC-6001mkIISRのことをさします)

- ●応募作品は未発表のオリジナル作品に限ります。
- ●入選作についての著作権は、(株工学社に帰属することになります。但し、掲載の場合の原稿料、商品化の場合の印税は(株工学社の規定に従いお支払いします。
- ※応募作品は原則として返却しません。

■応募要項

- ●作品は、フロッピィディスク、カセットテープのどちらでもかまいません。なお応募作品には 1 点ごとにタイトル、応募ジャンル、応募者の住所、氏名(ふりがなをつけてください)、年齢、職業、電話番号、さらに使用機種およびその操作方法、プログラムリストなどの資料を添付してください。
- ●応募作品は1人何点でもかまいません。

■送付先・お問い合わせ先

〒151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル ㈱工学社 I/0編集部 「PC-6000シリーズプログラムコンテスト係」 電話03(379)0571

主催: | / 〇編集部 協賛: 日本電気グループ





●エーミール

これは、FPオリンピックの第1種目の 50m走です。皆さん頑張ってBEST1にな ってください.

RUNすると、名前を聞いてくるので2文 字で入力してください。すると画面が現わ われ、"ドン"の合図でスタートです。走 るためには、必死に1と3のキーを交互 にす早く押してください。

これが載ったら、FPオリンピック第2種 目の走り高跳びを発表したいと思います.

FPオリンピック 50m走 BASICリスト■

70 LOCATE0,13:PRINTSTRING\$(39,"-");:L OCATEO, 15: PRINTSTRING\$ (39,"_

OCATEQ, 15: PRINTSTRINGS (39, "_"); P 80 LOCATEQ, 21: PRINTSTRINGS (39, "8"); P RINTCSR(2, 21) "G": PRINTCSR (36, 21) "S" 90 PRINTCSR (18, 18) "47-47": BEEP: FORU= 0TO1000: NEXT: PRINTCSR (18, 18) " =974! ": BEE P: FORU=0TO500: NEXT: PRINTCSR (18, 18) " h> " ": FORU=0TO20: BEEP: NEXT: PRINTCSR (19, 18) " "-COLI-14707T

100 WHILE I=>3:PRINTCSR(I,20)"#":T=T+0

110 IF INKEY\$="1" THEN 120 ELSE 100 120 PRINTCSR(I,20)"E":PRINTCSR(I,20)"

8秒も出した奴がいるよ



変数表

変数名	内 容	変数名	内 容
1 T H1 H2	人の座標 TIME BEST 1 の記録 BEST 2 の記録	M\$ M1\$ M2\$	名前 BEST1の名前 BEST2の名前

- 130 IF INKEY\$="3" THEN PRINTCSR(I,20)"
- 130 IF INKEYS="3" HHEN PRINICSK(1,20)"
 "I=I-1:HEND ELSE 130
 140 PRINTCSR(1,19)"GOAL IN":PRINTCSR(5,20)"YOU ARE TIME IS";T;"SECOND"
 150 IF T<ht Then PRINTCSR(0,22)"YOU ARE TIME IS BEST 1":H2=H1:M2\$=M1\$:H1=T:M1\$
- =M\$
 160 IF T<H2 AND T>H1 THEN PRINTCSR(0,2
 2)"YOU ARE TIME IS BEST 2":H2=T:M2*=M\$
 170 PRINTCSR(0,23)"TRY AGAIN":I\$=INKEY
 \$\frac{1}{2}\$!IF 1\$=\"\" THEN T=0:I=36:G0T030 ELSE IF
 I\$=\"\" THEN END ELSE 170

10 DEFCHR\$ (249)="080808181C081808":DE FCHR\$ (250) = "080A3E28080E1420"

20 DEFCHR\$ (251) = "080A3E2808186202": I=
36:T=0:H1=10:H2=15:M1\$="FP":M2\$="FP"
30 WIDTH40:LINEINPUT"YOU ARE NAME(215)

")"; M\$,2:CLS: BEEPOFF 40 PRINTCSR(6,0)"** FP オリンヒ°ック 50m ソウ

50 PRINTCSR(5,1)"FP 4"">50 PRINTCSR(5,1)"FP 4"">50 PRINTCSR(5,1)"FP 4"">50 PRINTCSR(8,3)"BEST 1 NAME ";M1*;" TIME ";H1:
PRINTCSR(8,4)"BEST 2 NAME ";M2*;" TIME "

60 FORX=9T012:LOCATEO, X:PRINTSTRING\$

ザ・ジャンパー

The Jumper

●山城紀之

かなりの短さですが、面白くていろいろ なテクニックも使えるゲームです。 ぜひや ってみてください。また、いろいろと改造 してみてください。


道のところどころに開いている穴に落ち ないように、ジャンプしながら進むゲーム です。なお、得点は上の道を進んだときに しか増えないので、注意してください。

穴をジャンプするには 0キー,下の道

から上の道にジャンプするには SPACE キ ーを使います。上の道で穴に落ちると下の 道に落ち, 下の道で穴に落ちると死にます。

- ●ゲームが始まったら、すぐにジャンプし ます
- ●穴が2つ続いてあるときには、1つ目の 穴で下に落ち、すぐに上にジャンプしま す。
- ●穴が3つ続いてあるときは、2つ目の穴

ジャンプのタイミングを間違えた!



で下に落ち(1回ジャンプする), すぐに 上にジャンプします。

なお下に落ちるとき, 穴の真上に落ちた 場合はすぐに死なないようになっています。 しかし、右横に落ちた場合には必ず(?)死 んでしまいます。

100点が1つのヤマ場でしょう。それ以 上になったらうまくなった証拠です。言い 忘れましたが再スタートは「キーです。

The Jumper BASICリスト

10 DEFINTA-Z: BEEPOFF: HI=0: WIDTH 40 20 S=0:D=0:CLS:PRINTCSR(20,14) **;CSR 0) "S ";S;CSR(17,0) "HI ";HI 30 B\$=" ":C\$="E ***** The

40 IF E=0 AND RND(8)<.5 THEN B1\$=" ":
E=2 ELSE B1\$="#":E=E-1:IF E<0 THEN E=0
50 IF E<3 AND RND(8)<.3 THEN C1\$=" " ELSE C1\$="B"
60 B\$=B1\$+LEFT\$(B\$,39):C\$=C1\$+LEFT\$(C

\$,39):PRINTCSR(0,12)C\$;CSR(0,15)B\$;:ON J

GOTO 130,140 70 IF PEEK(&H9000+20+40*(15-D))=&H20 THEN 120

80 A=ASC(INKEY\$): CALL&H703: IF (A=&h20 HUM A=ABSU(INNEY9):CALL&H703:IF (A=&h:)*(PEEK(kh9000+20+460)=&H20)*(D=0)*(D=0)* D=3:PRINTCSR(20,14)" ";CSR(20,11)"\u00e1"; 90 IF A=&H30 THEN 150 100 IF D=3 THENB=S+1:PRINTCSR(6,0)S; THEN

110 GOTO 40 120 IF D=0 THEN 160 ELSE D=0:K=1:PRINT CSR(20,11)" ";CSR(20,14)"4";:GOTO 40 130 J=J+1:GOTO40 140 J=0:PRINTCSR(20,13-D)" ";CSR(20,14

) "#";:GOTO70 150 J=1:BEEP:PRINTCSR(20,14-D)" ";CSR(-D)

20,13-D) "#";:GOTO70 160 IF S>HI THEN HI=S:PRINT CSR(22,0)H

170 PRINT CSR(16,14) "GAME * DVER"; CSR(20,16) "\$": IF INKEY\$="S" THEN 20 ELSE 170

ダイアモンド・ブロック ●愛人二十面相&パニック IN 入浴剤

FM-7用にブロックくずしを作ったので すが、単調だったのでブロックの中にダイ アを置き、そのダイアを取らなければ次の 面に行けないようにしました。

ところが意外と簡単にダイアが取れるの で、ダイアの周りに爆弾をはべらせ、爆弾 触れたら即ゲーム・オーバーになるよう にしました。これで少しはスリルが味わえ ると思います(スピードがなければスリル も何もないか…).

党通行

プログラムを入力するかロードして

RUNすると、タイトル画面が表示される ので何かキーを押してください。ゲーム画 面に切り換わります. そして"HIT SPACE

狙いは中央のダイア、ただそれだけだ



KEY!" と表示されたら SPACE キーを 押してください。ゲームがスタートしま

あなたはラケット " を 4 6 キーで 左右に動かし、落ちてくるボール "●"を 受け、うまくブロック "■" をくずして中 央のダイア "◆" に当ててください。する と次の面に移ります(ただ色が変わるだけ たったりして)

なお、ボールが爆弾に当たるかボールを はずす(ボールがラケットにかすったとき も同じ)と即ゲーム・オーバーです(言いわ け: そうしないと簡単すぎるから).

ブロックの点数は緑20点, 黄色40点, 赤 60点です。ダイアを取ったときはボーナス として120点入ります。



せめて爆弾とダイアぐらいはグラフィッ クスで…と思ったのですが、データがうま く作れないのでグラフィック文字にしてし まいました.


DIAMOND BLOCK BASICILY &

```
10 RFM *********************
20 REM ***
30 REM ***
40 REM ***
50 REM ***
                      DIAMOND - BLOCK
                           FOR FM-7
                                                ***
                     By
Yuushi-Okwajima
40 REM ***
                                                ***
70 REM ***
                       DATE $60.01.13
                                                ***
90 REM ********************
100 REM --
                     ─ ショキ・セッテイ 1
110 CLEAR
120 SCREEN 7,7
130 FOR I=0 TO 7:COLOR=(I,I):NEXT I
140 FOKE AHFD38,0
150 FLAY "V15","V15","V15"
160 DIM H1(568),H2(587)
170 DIM N(0), M(0), DIA(23), BOM(23), S(5),
(5),B(0)
180 N$=" "
190 B$="•"
    M$="
210 RESTORE
220 FOR I=0 TO 23:READ BOM(I):NEXT I
230 FOR I=0 TO 23:READ DIA(I):NEXT I
240 RFM
                      - ショキ・セッティ 2
290 RANDOMIZE TIME
300 COLOR 2
310 FOR I=0 TO 1
320 LOCATE 0, I: PRINT "MI
***********************
330 NEXT I
340 COLOR 6
350 FOR I=2 TO 3
360 LOCATE 0, I: PRINT "BE
370 NEXT I
380 COLOR 4
390 FOR I=4 TO 5
400 LOCATE 0, I: PRINT "
410 NEXT I
420 MH=0
430 HO=INT(RND(1)*2)-
440 IF HO=2 THEN HO=3
450 X=INT(RND(1)*40):Y=9
460 MX=INT(RND(1)*39):MY=18
470 L=L+1
```

	DIAMOND BLOCK BASIC 1/21	
	480 IF L=1 THEN RK=1:WA=600	1000 IF HO=9 THEN HO=1
	490 IF L=2 THEN RK=3: WA=500	1010 PLAY "T180L604C"
	500 IF L=3 THEN RK=7: WA=400	1020 IF X=0 AND Y= 0 THEN H0=3:PLAY "T18
	510 IF L=4 THEN RK=6: WA=300	ØL604C"
	520 IF L=5 THEN RK=5: WA=200	1030 IF Y=0 AND X=39 THEN HO=1:PLAY "T18
	530 IF L=6 THEN RK=4: WA=100	ØL604C"
	540 IF L>6 THEN RK=2: WA=1	1040 P2=SCREEN(X,Y,1):P1=SCREEN(X,Y,0)
	550 LOCATE 10,10: PRINT "HIT SPACE KEY!"	1050 IF P1<>ASC(""") THEN 1140
	560 LOCATE 13,11:PRINT "TO GAME START"	1060 PLAY "T180L605B#"
	570 I\$=INKEY\$	1070 IF P2=4 THEN S=S+20
	580 IF I*=" " THEN 630	1080 IF P2=6 THEN S=S+40
	590 MML\$="L32N"+STR\$(INT(RND(1)*96)+1)	1090 IF P2=2 THEN S=S+60
- 1	600 PLAY MML\$	1100 IF HO=7 THEN HO=1
	610 COLOR INT(RND(1)*7)+1	1110 IF HO=9 THEN HO=3
	620 GOTO 550	1120 IF HO=1 THEN HO=1
	630 DX=20:DY=1	1130 IF HO=3 THEN HO=3
C	640 LOCATE 10,10:PRINT STRING\$(14," ")	1140 IF P1<>ASC("B") THEN 1180
	650 LOCATE 13,11:PRINT STRING\$(13," ")	1150 IF HO=1 THEN HO=7
	660 LOCATE DX, DY: COLOR 5: PRINT "◆";	1160 IF HO=3 THEN HO=9
	670 S(0)=12	1170 PLAY "T180L605B"
	68Ø S(1)=14	1180 LOCATE VX, VY: PRINT NS;
	690 S(2)=17	1190 LOCATE X,Y:COLOR 7:PRINT B\$;
	700 S(3)=23	1200 FOR HKO=1 TO 4
	710 S(4)=26	1210 IF PEEK (&HFD01) = 32 OR. PEEK (&HFD01) =
-	720 S(5)=28	53 THEN MH=0
	73Ø C(Ø)=1:C(1)=3	1220 IF (PEEK(&HFD01)=52 OR MH=1) AND MX
	740 C(2)=5:C(3)=5	> Ø THEN MX=MX-1:MH=1:SI=1 ELSE SI=0
	75Ø C(4)=3:C(5)=1	1230 IF (PEEK (&HFDØ1) = 54 OR MH=2) AND MX
•	760 FOR I=0 TO 5	<38 THEN MX=MX+1:MH=2:SI=2
	770 LOCATE S(I),C(I):COLOR 1:PRINT "X";	1240 IF SI=1 THEN LOCATE MX+2, MY: PRINT N
	780 NEXT I	\$1
	790 REM MAIN LOOP	1250 IF SI=2 THEN LOCATE MX-1, MY: PRINT N
	800 VX=X:VY=Y	\$1
	810 IF HO=1 THEN X=X-1:Y=Y+1	1260 LOCATE MX, MY: COLOR RK: PRINT M#;
	820 IF HO=3 THEN X=X+1:Y=Y+1	1270 NEXT HKO
	830 IF H0=7 THEN X=X-1:Y=Y-1	1280 GOTO 800
	840 IF HO=9 THEN X=X+1:Y=Y-1	1290 '** BALL BOMB? **
900	850 GOSUB 1300	1300 P=SCREEN(X,Y,0)
	860 IF X>38 THEN 880	1310 IF P=ASC("X") THEN 1350
	870 GOTO 910	1320 IF DX=X AND DY=Y THEN PLAY "T255L64 OBBAGFAGFEGFEDFEDC", "T255L6407BAGFCDEFAG
	880 IF HO=3 THEN HO=1 890 IF HO=9 THEN HO=7	FE", "T255L6406CDEFDEFGEFGAFGAB": S=S+172:
000	900 PLAY "T180L604C"	GOTO 260
	910 IF X< 1 THEN 930	1330 RETURN
	920 GOTO 960	1340 REM GAME DVER
	930 IF HO=1 THEN HD=3	1350 COLOR 2
	94Ø IF HO=7 THEN HO=9	1360 LOCATE VX,VY:PRINT " ";
	950 PLAY "T180L604C"	1370 LOCATE X,Y:PRINT "*";
	960 IF Y>18 THEN 1350	1380 SUY=30
	970 IF Y< 1 THEN 990	1390 FOR I=0 TO 13
	980 GOTO 1020	1400 SOUND I, I+SUY
	990 IF HO=7 THEN HO=3	1410 SUY=SUY+14
	The state of the s	

▶12月号p.50のCAT'S・ICEさんが「ストロボをたいて見えなかった」とありますが、なんとかストロボを使わないで映画を撮ることはでき ないのかなアー、そこで考えたのですが、ISO1600フィルムを使って50mF1.2のレンズをカメラに付け(一眼レフじゃないとできません)、映画のコマ数と同じシャッター・スピードにしても撮れないかなアー、誰かやってみた人いませんか? ボクは部屋の電気を全部つけて、シャッタースピード1/30秒でテレビを映したら、それなりに映ったけど…(たしかISO400)。 P.S.1 いつからPiOは写真の本になったんだ? P.





1840 CONSOLE 0,25,0,0
1850 FOR I=0 TO 7:COLOR=(I,I):NEXT I
1860 COLOR 7
1870 PRINT CHR\$(12);
1880 PRINT "THE-END!"
1890 PLAY "T255L1608AGCDGFEBACDAGFCDEGC"
1900 END
1910 REM TITLE PRINT
1920 S=0:L=0
1930 WIDTH 80,25
1940 CONSOLE 0,25,0,0
1950 PRINT CHR\$(12)
1960 FOR I=1 TO 820
1970 PSET (INT(RND(1)*640), INT(RND(1)*20
0), INT(RND(1)*7)+1)
1980 NEXT I
1990 COLOR INT(RND(1)*7)+1
2000 LOCATE 10,5:PRINT "
A . HE AND AND HE HAVE
iii
2010 LOCATE 10,6:PRINT "
н
2020 LOCATE 10,7:PRINT "
n .
-2030 LOCATE 10,8:PRINT "
2040 LOCATE 10,9:PRINT "
2040 LUCATE 10, 9: PRINT
2050 GET@(10*7,5*8)-(74*7+6,9*8+7),H1,G
2060 PUTe(10*7-2,5*8-1)-(74*7+6-2,9*8+7-
1),H1,FSET,INT(RND(1)*7)+1
2070 COLOR INT(RND(1)*7)+1
2080 LOCATE 25.11:PRINT "
TOOL COURT TO THE TOTAL TO
2090 LOCATE 25,12:PRINT "
2100 LOCATE 25,13: PRINT "
2110 LOCATE 25,14:PRINT "
2120 LOCATE 25,15:PRINT "
2130 LOCATE 25,16:PRINT "
2140 PAINT (215,111)
2150 GET@(25*7,11*8)-(80*7+6,16*8+7),H2,





ハグリンはアフリカにいた.

「まったく、暑いし腹はへるわ…. そうだ! あのレンガ造りの建物の中に食料があったはずだ!」

中にオバケが4匹いることも知らずに、 ハグリンは建物の中へ入っていった…。

遊び方

プログラムは普通に入力してください。 ただし、Err12が出る行は数字とコマンドの間にある空白をつめて入力してください。

このゲームは、カーソル・キーで上下左右に動きながらエサを食べればいいのです。なお、キーは一度押したら他のキーを押さない限り、その方向に動き続けるようになっています。

ところで、反対側や上の部屋にはどうやって行けばいいのだ? と悩むかもしれませんが、心配いりません。壁にはワープロがあります。例を見てよくわからなくても、実際にトライしてみればわかると思います。

エサは11種類あり、ポイントは面数×1 0点です(8×8ドットのキャラクタですが きれいに仕上がっているのでぜひ見てくだ さい).


また、ハグリンの防害役にオバケが4匹います。それぞれ分担の部屋があり、ハグリンがその部屋に入ると最短距離で追いかけてきます(ただしスピードはハグリンの1/2ですが)。

P.S.

変数表

内容
ハイ・スコア者の名前
スコア
ラウンド数
エサ
ハグリン数
BGM
方向
ハグリンX, Y座標
オバケX, Y座標
スイッチ
INKEY
FOR~NEXT

エサ集めもタイヘンだぁ




必勝法は次の2つあると思います。

- ●ワープをうまく使うこと
- ②なるべく動き回り、オバケに接近しないこと

次回作はマシン語リンクのコミカル・ゲームを予定しています。 期待しないで待っていてください。

ワープ例



S.2 編集部のカメラマンへ、どうやってCRTの画面を写すのですか?

(オール・ナイト・フジを毎週必ず見ている変態の必殺・特捜人)

★編集部ではASA400のカラーネガの場合は、シャッタースピード1/15で絞り5.6~8、1/8で8~11ぐらいで写してますよ。 P

PAC WARP BASIC 17 X 1

10 console 0,	
20 Print "URL" 30 dim X(3), Y(3): HI=5	00:N0*="P
ILOT "	
40 for I=0 to 255:col	or P, & F0:
next	
50 stchr "386cC6FEC6C	60600" to
65,7	6FC00" to
60 stchr "FCC6C6 FC C6C 66,7	07000 10
70 stchr "70060000000	6-7000" to
67,7	
80 stchr "FCC6C6C6C6C	6FC00" to
63,7 90 stchr "FEc0c0F8c0c	0FE00" to
69,7	0.500 10
100 stchr "FEc0c0F8c0	c0c000" t .
0 70,7	
110 stchr "7006000E06	C67C00" t
o 71,7 120 stchr "C6C6C6FEC6	C6C600" t
0 72,7	000000 1
130 stchr "7E18181818	187E00" t
0 73,7	
140 stchr "7E18181818	787000" t
o 74,7 150 stchr "C6CCD8F0D8	CCC600" t
0 75,7	
160 stchr "C0C0C0C0C0	C0FE00" t
0 76,7	
170 stchr "C6EEFED6C6 o 77,7	C6C600" t
o 77,7 180 stchr "C6E6F6DECE	C6C600" t
6 78,7	
190 stchr "7006060606	C67C00" t
0 79,7	
200 stchr "FCC6C6FCC0 o 80,7	C0C000" t
210 stchr "7006060606	CC7A00" t
0 81,7	
220 stch= "fcc6c6cef8	dcce00" t
0 92,7	
230 stchr "7006007006 o 83,7	C67C00" t
240 stchr "7E18181818	181800" t
0 84,7	
250 stchr "C6C6C6C6C6	C67C00" t
0 85,7	70700011 .
260 stchr "C6C6C66C6C o 86,7	383800" t
270 stchr "C6C6C6D6FE	EEC600" t
0 87,7	
280 stchr "C6EE6C106C	EEC600" t
0 88,7	1010000
290 stchr "6666663C18 o 89,7	181800" t
300 stchr "FE066C106C	C0FE00" t
0 90,7	
310 stchr "70060ED6E6	C67C00" t
o 48,7 320 stchr "1838181818	183000" t
0 49,7	100000 1
330 stchr "70c6067000	C0FE00" t
0 50,7	0.070000
340 stchr "7006063006	C67C00" t
o 51,7 350 stchr "10306000FE	000000" t
0 52,7	
360 stchr "FEC0007006	C67C90" t
6 53,7	067000" +
370 stchr "700600F006 o 54,7	C67C00" t
380 stchr "FEC6060C0C	181890" t
0 55,7	
390 stchr "7006067006	C67C00" t
56,7 400 stchr "7006067E06	.C67C00" t
400 stchr "7006067E06 o 57:7	001000 0
410 stehr "7000000000	1007000" t
0 91,7	
420 stchr "1006060606	.061000" t
o 93,7 430 stchr "7e81bda1a1	hd817e" t
0 %63,7	200116
440 stchr "0E0E1E1820	1008000" t
0 33,7	-(-(00"
450 stchr "f3f3f300cf	cfcf00" t
0.00077	

```
460 stchr "00183c7e7e7e7eff" t
0 178,
470 stchr "3c66663c10181018" t
o 179,7
480 stchr "7c107caad6aad67c" t
0 180.
490 stchr "Ocla3c7effffffe" t
  181,
500 stchr "2020a0a0a0a0a0a0a0" t
  181,8
510 stchr "3f040a12e6efcf06" t
  182,7
520 stchr "2030303080808080" t
  182,8
530 stchr "1c7e376f7d6f3a1c" t
  183,
.540 stchr "04060e1e7efefc78" t
  188,7
550 stchr "404040d0d0d0d0d0d0" t
0 188,8
560 color 180,&30:color 187,&E
0:color 185,&A0:color &80,&6A:
color 178,&A0:color 179,&90
570 for P=&21 to &7F:color P,&
F0:next
580 stchr "107caa5428542810" t
0 184,7
590 stchr "2020505050505050" t
0 184,8
690 stchr "183c3c183c7e7e3c" t
610 stchr "387cfefe18183830" t
  186,7
620 stchr "90909090e0e0e0e0" t
0 186.8
630 stchr "0000fcfffdfdfe78" t
  187,7
    stchr "3030808080808080" t
  183,8
650 stchr "183c7efffffffe3c" t
660 stchr "183c7edbdbff7e3c" t
679 stchr "183c7edfdfff7e3c" t
680 stchr "183c7efbfbff7e3c"
690 stchr "3c7edbdbff7e42e7" t
700 erase:90sub 1400
710$START
720 PAC=3:CHR=178:SC=0:RO=1
730, erase:cls:print cursor(8,1
0);PAC;"PACK LEFT!"
740 Play "t25518o5s1fredcr9rfe
draraaabaree9906c2","t2550418s
1rrrrrrrrrrrfrdddddrcceec2"
750 if Play=1 then goto 750 el
   cls
760 view 2,3,29,22:cls 128:vie
w 3,4,28,21:cls:view
770 scod 0,0:scol 0,10:mag
780 for I=1 to 4:scod I,4:scol
  I, I + I * 2 : n ext
79@ Print cursor(2,1);"
                     920
800 Print cursor(2,2);"■1UP
 OMPAC WARPEHI-
                     0 : 9 osub 1
470
810 for P=4 to 21: Print cursor
(15,P);"==":next
820 for P=12 to 13: Print curso
":next
830 Print cursor(24,2); right$(
      "+num$(HI),5)
840 Print cursor(4,23); "PAC WA
    c1984 BY PILOT";
RP
850 erase: X=14: Y=14: SW=-1: B=1:
DOT=0:BOT=0:H0=0
860 X(0)=3:Y(0)=4:X(1)=28:Y(1)
=4:X(2)=3:Y(2)=21:X(3)=28:Y(3)
= 21
870 play "s1o5t255s116edcdfedr
99ffedc", "s1o4t25516co3b9bo4dc
o3bro4eeddco3ba"
880 BGM$="a9fe9fed"
890 Play "t255112s1"
```

```
900 for I=1 to 30
910 X1=rnd(25)+3: Y1=rnd(17)+4:
if rcrt(X1,Y1)=128 or rcrt(X1,
Y1) = CHR then goto 910
920 Print cursor(X1,Y1); chr$(C
HR);:next
930 sleep 20,1
940 KE=inkey(0)
950 if KE=51 then HO=8:scod 0,
960 if KE=55 then HO=6:scod 0,
970 if KE=54 then HO=4:scod 0,
980 if KE=46 then HO=2:scod 0,
990 if H0=8 then Y=Y-1:if rcrt
 (X,Y) = 128 then Y = 21
1000 if H0=6 then X=X+1: if rcr
t(X,Y) = 128 then X=3
1010 if H0=4 then X=X-1:if rcr
t(X,Y) = 128 then X = 28
1020 if H0=2 then Y=Y+1:if rcr
t(X,Y) = 128 then Y=4
1930 loc 0 to X*8, Y*8
1040 SW=SW+1
1050 if SW=1 then 90sub 1330:5
1060 if rcrt(X,Y)=CHR then 9os
ub 1450:Print cursor(X,Y);" ":
DOT=DOT+1
1070 i# DOT=30 then soto $CLR
1080 for P=0 to 3:if X=X(P) and
 Y=Y(P)then BOT=1
1090 next P
1100 if BOT=1 then 9oto $DAI
1110 if Play=0 then M$=mid$(BG
M$, B, 1) : Play M$: B=B+1: if B=9 t
hen B=1
1120 sleep 3,1:90to 940
1130$DAI
1140 for P=100 to 300 step 4:s
g 0,P,15:sleep 1,1:next:for I=
15 to 0 step-2: for P=20 to 30:
sg 0,P^2/(31-P),I:sleeP 1,1:ne
1150 s9 0,,0
1160 PAC=PAC-1: if PAC=0 then 9
oto $0VER
1170 goto 730
1180$OUER: if SC=HI then 90sub
$HI.SCORE
1190 erase:cls:play "o5t180s11
99 fer 306co5ba1", "s104t180 19cde
cdef9f1","s1o5t18@19r3ef9o39aa
1200 Print cursor(7,10);" GA
ME OVER!"
1210 Print cursor(7,12); "TRY A
GAINCY OR NJ"
1220 Print cursor(8,18); "HI-SC
                    "+num$(HI),5
ORE"; right $ ("
 : print cursor(11,20); "BY "; NA$
 1230 KE=inkey(0)
 1240 if KE=38 then console 1,1
 :end
 1250 if KE=22 then goto 710
 1260 goto 1230
 1270$CLR:erase:cls:view 3,3,28
 17:cls CHR: view 4,4,27,16:cls
 : wiew
 1280 Print cursor(9,6); "CLR"; right$(" "+num$(RO),3); "ROUN
 i9ht$("
 1290 play "o5t180s119ef9r3fao6
 c1", "s1o4t18019cdecdef991", "s1
 o5t18019r3ef9o39ao4c1"
 1300 RO=RO+1: CHR=CHR+1
 1310 if CHR=189 then CHR=178
 1320 sleep 240,1:90to 760
 1330 for P=0 to 3
 1340 if X \times X(P) then X(P) = X(P) + 1
 : if rcrt(X(P), Y(P)) = 128 then X
 (P) = X(P) - 1
 1350 if X(X(P)) then X(P) = X(P) - 1
 :if rcrt(X(P),Y(P))=128 then X
 (P) = X(P) + 1
 1360 if YY(P) then Y(P)=Y(P)+1
```



```
:if rcrt(X(P),Y(P))=128 then Y
(P) = Y(P) - 1
1370 if Y(Y(P)then Y(P)=Y(P)-1
if rcrt(X(P),Y(P))=128 then Y
(P) = Y(P) + 1
1380 loc P+1 to X(P)*8, Y(P)*8:
1400 Print cursor(11,2); "PAC W
1410 Print cursor(9,18); "HITER
FTHRNT!
1420 mag 0:scod 0,2:scol 0,10:
loc 0 to 112,96
1430 Print cursor(12,10); mPrint(5,5); \bigcirc \bigcirc \uparrow \longleftrightarrow \downarrow
1440 if inkeys=chr$(13)then re
turn else 90to 1440
1450 for P=250 to 900 step 140
:s9 1,P,15:sleep 1,1:next:s9 1
,,0
```

```
1460 SC=SC+(CHR-177)*10
1470 Paint cursor(6,2); right$(
      "+num$(SC),5)
1480 if SC>HI then HI=SC:Print
 cursor(24,2);right$("
m$(HI),5)
1490 return
1500$HI.SCORE:erase:cls
1510 Play "t25519o5erdrcrcrref
99+6905","t2551904ce03b04d0390
4co39o4crcdee+6eo4","t25519rrr
  rrrro4rrrr6r"
1520 Play "t127a1t255", "t127f1
t255", "t127c1t255"
1530 Print cursor(7,8); "TODAY'
5 BEST 1 ! ": if Play=1 then got
  1530
1540 Print cursor(4,13); "INPUT
1550 Print cursor(21,13); "AAAA
1569 NA=1:CH=65
```

PAC WARP BASIC U 1570 KE=inkey(0):if KE=55 then CH=CH+1: if CH=91 then CH=65 1580 if KE=54 then CH=CH-1:if CH=64 then CH=90 1590 if KE=7 then Print curso (20+NA,13);" ";:NA=NA+1:90sub 1649 1600 if inkey(1)=1 then Print cursor(20+NA,13);chr\$(CH):NA=N 9+1:90sub 1640 1610 if NA=7 then locate 21,13 :NA\$=mrcrt\$(6,1):return 1620 Print cursor(20+NA,13) : ch r\$(CH):sleep 10,1 1630 90to 1570 1640 for P=800 to 90 step-30: s9 0,P,15:s9 1,P+2,P/53:sleep 1,1:next:s9 0,,0:s9 1,,0:CH=65 :return



このゲームは、PiO '84年5月号に載っ た六郷のウルトラマン氏の "WAR-X" の 続編のつもりです(内容はまったく違いま すが…).

プログラム

ゲーム中のスクロールについては、PiO 1月号 "ガルギャノン" のを使わせていた だきました. その他, 論理式+ON GOTO 文を多用してスピード・アップをはかりま した、また、プログラムの流れについては, REM文(!文)を追っていけば、何をしてい るのかすぐにわかると思います。

激しい攻撃もなんのその…



なお、リスト40行の ON ERROR GO-SUB文は、プログラムが正確に入力できる までの先頭に REM(!) を入れておくといい でしょう

RUNするとレベル入力になるので、1~ 5の間で入力してください。1が難しく、5 が易しくなります(慣れないうちは3~5が いいでしょう)。しばらくしてデモが始ま るので、好きなときに RETURN キーを 押せばゲーム・スタートです。

自機はカーソル・キーで上下左右に動 き、 SHIFT キーでミサイル発射です. 自機は3機あって、1ラウンド・クリアご とに1機追加されます(ただし5機まで)。な お敵は3種類いて,前作の "CAPLA" (PiO'84年10月号)よりも動きに凝ってみ ました. 得点は、1面目1機につき10点、2 面目が20点, 3面目が30点です。

パワーフラック

ゲーム中にときどき色が着いたフラッグ が現われます。これがパワーフラッグで、

これを取ると自機の能力がアップします

Red(赤) : 自機のミサイルが2連発

になります。

Blue(青) : 自機が点滅し、しばらく

の間無敵モードになりま す(途中で切れます)。

Yellow(黄) :ミサイルが4連発になり

ます.

Pink (桃) : 敵の動きがスローになり

ます.

これらフラッグは1ラウンドにつき1回 現われ、次ラウンドになるまで現われませ ん(ただし、やられるとそのラウンドにま た現われます)。また自機が上の能力を2 つ以上持つことはできません。そしてブル ーフラッグ以外は、やられたりラウンド・ クリアしたときにパワーが切れます.

注:フラッグの種類は乱数で決められます。

今までシューティング・ゲームを飽きる ほど作りましたが、自機がパワーアップす るというようなものはこれが初めてです。 なお、M5でやってみたいゲームがありま したらPiOPiOへ(アイデアがないもので すから)。

ところで白河の鈴木猛夫君, PiOにプロ グラムを送ろう.

【》参考文献

1) 六郷のウルトラマン: "WAR-X", PiO, '84年10月号

2) 柊本剛史: "ガルギャノン", PiO, '85年 1月号

WAR-X part II BASICリスト

WAR-X PART 2 input "USILG LEVEL (1 ~ 5)" ER 30 if AG(1 or AG)5 then 90to 2 40 on error 90sub 1930 50 Print "M":mag 2:console 0,1 60 dim A(3),8(3),C(3),N\$(2) 70 S\$="0000":randomize-time+AG 80 90sub 1470 90 SC=0:LE=3:R0=1:LU=AG 100 9osub 1380 120 9osub 1300 130 90sub 1150 140 se 3,6,10

150! MAIN 160 K=inkey(0):M=inkey(1):s9 0 170 XX=(X=54 and X)8)-(K=55 an X(232) 180 YY=(K=51 and Y)80)-(K=46 a Y(152) 190 X=X+XX*8:Y=Y+YY*8:move 9 t 200 G=(M)0)+2:on G 9oto 210,25 210 PO=Post(PS,11):if PO=-1 th en 90to 250 :220 loc PO to#9:move PO step 0 230 s9 9,0,15

240! B COINC B 250 on BL 9oto 290,260 260 PW=PW+1:G=(PW>190)+2 270 scol 9, rnd(13)+2:on G 9oto 280,300 280 PW=0:6L=1:scol 9,15 290 H1=coinc(9,0.8):if H1>-1 t hen goto 900 300 for I=PS to 11:H2=coinc(I, 310 if H2 > -1 then gosub 730320 next 330' SCROLL 330' Scroll 340 B\$=right\$(A\$,2):A\$=B\$+'eft \$(A\$,14)



WAR-X part II BASICUAL

```
350 stchr A$ to 128,1
       MP 90to 370,400
370 TM=TM+1:G=(TM>200)+2:on G
9oto 380,400
380 FL=rnd(3)+1:Print "KG":TM=
0:MP=2:90sub 310
390' # ENEMY # 400 on RO 90sub 450,510,600 410 90sub 680
439 90to 160
440 TYPE.1
450 PO=Post (0,3): if PO=-1 then
460 on rnd(1)+1 9oto 470.480
470 loc PO to X,-16:9oto 490
480 loc PO to rnd(224)+9,-16
490 move PO step 0,4+rnd(2),3+
JR:retur
500! TYPE.2 M
510 PO=Post(0,3):if PO=-1 then
 return
520 on B(P0)9oto 530,570
530 B(P0)=2:1oc P0 to rrd(224)
540 scod PO, 28: on rnd(1)+1 9ot
  550.560
550 move PO to rnd(224)+8,Y+rn
 (64)-32,2+JR:retur
560 move 90 to X, Y+rhd(32), 2+J
R:return
570 maye PO step rnd(4)-2,-4,1
580 scod P0,32:B(P0)=1:return
590! TYPE.3
600 PO=Post(0,3):if PO=-1 then
 return
619 on 9(PO)9cto 620,660
629 Y@=rnd(40)+40:on rnd(1)+1
90to 630,640
630 loc PO to 8,70:90to 650
640 loc PO to 232,70
650 move PO to X, Y0, 2+JR: A(PO)
=2:return
660 move PO step
                    rnd(4)-2,4,rn
d(1)+2+JR:A(P0)=1:return
670! BEAM
680 PO=Post(4,7):if PO=-1 then
 return
690 RM=rnd(3)+1
700 loc PO to#RM:move PO step
sgn(X-sprite(RM,1))*(rnd(1)+1)
,4,rnd(2)+LU
 710 return
720! B HIT B
730 move off
 740 erase H2, I:SC=SC+R0
750 locate 3,1:Print rights(S$
+num$(SC),5);"0"
750 for I=300 to 700 step 20:s
770 next:s9 0,,0:s9 1,,0:move
780 TK=TK+1: if TK>49 then retu
   1070
790 retur
800! m POWER FLAG m
310 loc 8 to rnd(224)+8,-16
820 move 8 step 0,1,2
830 scol 8,C(FL-1):return
840 Play, "116s1079b9bs0": on FL
 9oto 850,860,870,880
859 PS=10:90to 160
860 BL=2:90to 160
870 scod 11,16:90to 160
880 JR=2:9oto 160
 890 | BANG
900 if H1=8 then erase 8:90to
840
910 for I=0 to 8:erase I:next
920 so 0,,0:loc 9 to X,Y
,930 for J=0 to 2:for I=15 to 0
  ster-1
940 s9 3.6. I:sleep 4.1:sco! 9.
rnd(15)
```

```
950 next I, J:erase 9:sleep 1:L
960 scol 9,15:if LE then 90to
120
970! END
980 if SC>HS then HS=SC
990 locate 11,10: Print "GAME
OVER"
1999 play "vi918o3c9c9d9d9e9e9
dgc", "18o5eef99fedccdedcc", "v1
018o59abba9feef9fee'
1010 if Play then 90to 1010
1020 Play "v15", "v15"
1030 locate 4,21:Print "HIT RE
TURN KEY TO REPLAY"
1040 if inkey(0)<>8 then 9oto
1940
1050 9oto 90
1060! E NEXT E
1070 for I=0 to 8:erase I:next
1080 sg 3,,0:sg 0,,0:sleep 1
1090 locate 13,8:print "CLEAR!
1100 play "11605ce9ce9ce9o6c4"
  '11604ccccccccc4","11603eeee
1:10 RO=RO+1: if RO=4 then RO=1
: LU=LU+(LU>1)
1120 if LEK5 then LE=LE+1
1130 s'eep 5:90to 110
1140! INIT 1150 X,Y:PS=1
1: PW=0
1160 BL=1:MP=1:TM=0
1170 JR=0:scod 11,4:sco1 9,15
1180 for I=0 to 3:A(I)=1:B(I)=
1:next
  190 on RO goto 1200,1220,1210
1200 for I=0 to 3:scod I,8:nèx
t:9oto 1220
1210 for I=0 to 3:scod I,24:ne
1220 locate 13.8:Print "READY!
1230 Play "11605aaaarbar4", "11
604aaaarbar4","11603aaaaaaaaaa
1240 play "11605aaaarbar4","11604aaaarbar4","11604aaaarbar4","11604aaaaaaaaa
1250 Play "ofcccccccccc", "o5
cccccccccc", "o4cccccccccccc
 1260 Play "o5a2", "o4a2", "o3a2"
1270 if Play them goto 1270
1280 locate 13,8:Print "
 ":return
1290' SCRN
1300 erase:cls 128
1310 Print "B>>>>YOUR>>>>>>HIG
1329 Print
               "----";rights(Ss+num
$(50),5);"0";
1330 Print ">>>>"tright$(S$+nu
m$(HS),5);"0+++++
1340 locate 23,0:mprint(6,2);"
  1985BY J-W"
1350 locate 2,23:print "L=":nu
m $ (LE-1);
1360 return
1370! DEMO
1380 90sub 1300
1390 10c 9 to 120,120
1400 locate 10,7:print "WAR-X
1400 TOCASE 14,21:Print "HIT RE TURN KEY TO START!" 1420 for I=0 to 1000 step 50 1430 if inkey(0)=8 then sg 2...
0:s9 1,,0:return
1440 s9 2, I, 15:s9 1, I/2, 15:nex
1450 goto 1420
1460! P.C.G SET # 1470 Tocate 10,10: Print "PLEAS
E WALT!
```

```
1480 for I=82800 to 82FFF: upok
1490 restore: for I=0 to 35:rea
d As
1500 stchr A$ to I:next
1510 for I=0 to 3:scod I+4,12
1520 scol I+4,1:next:scol 0,5:
     1 - 14
1530 scol
          2,11:scol 3,9:scod 8
1540 scod 9,0:scol 9,15
1550 scod 10,4:scod 11,4:scol
1560 scol
1570 A$="387cfefe7c101000"
1580 stchr A$ to 128,1
1590 stchr "3c7ee7c3c3c3c3c3"
1600 stchr "c3c3c3c3c3e77e3c"
1610 stchr "1818387818131818"
1620 stchr "18181818181818ff"
   180,1
1630 stchr "3c7ee7c30303070e"
to 181,1
1640 stchr "1c3870e0c0c0ffff"
1650 stchr "fe6c6c6c6c6c6cfe"
to 252, 1
1660 stchr "3c4299a1a199423c"
to 221,1
1670 color 48,%70:color 56,%70
1680 color 128, %C3:color 252, &
1690 color 177, %F3
1700 for I=64 to 88:color I.&D
17:0 Nま(0)="あい":Nま(1)="うえ":Nま(
2) = "表分"
1720 C(0) =6: C(1) =4: C(2) =10: C(3
1730 return
1740! NOU
1750 data 07010303de8ede07,070
7030303010f0f,e080c0c07b717be9
,e0e0c0c0c0S0f0f0
1760! 🖩 FIRE.A 🖩
1770 data 0c0c0c0c0c0c0c0c0c,000
,000000000000000000
1780! ENEMY.: 1
1790 data 0707010303030706.7ee
eef7f03030107,e0e080c0c0c0c0e060
 7e77f7fec0c080e0
1800! 30MB
1810 data 0000000000030301,030
.8080808080808000
1820! # FIRE.8 #
1830 data 0c0c0c0ccccccc,c0c
,030303030303030000
1840! - P.FLAG -
1850 data 0001013d253d2121,210
1010103030000,0000c0f0fcfffcf0
. =000000000808000000
1860! ENEMY.2 1870 data 101f110303053f05,7ff
ffe0203030301,10f0108080a0f8a0
 fcfefe808080808000
1880! ENEMY.3 (A)
1890 data 41c3dfffffddcc46,0b0
b0b0b03030101,0486+6+efe7566c4
.a0a0a0a080800000
1900! E ENEMY.3 (B)
1910 data 010103030b0b0b0b,46c
cddffffdfc341,00008080a0a0a0a0a0
.c46676fefef68604
1920' ERR E
1930 resume
```



このプログラムは、MSXで作った一番初めのオリジナル・プログラムです。

遊び方

プログラムをRUNするとレベルを聞いてくるので、1~5の数字で答えてください。 1 が最も難しく、5 が最も簡単です。そして、レベルの入力が終わると画面が表示されてゲーム・スタートです。

ピッ!という音とともにアルファベットが表示されます。そこで、すかさずそれと同じキーを押してください。このとき押したキーと画面に表示された文字が同じならばスコアに10点プラスされます。もし違っ

ていれば、スコアにはプラスされずにタイムが10秒マイナスされます。

プログラムの流れ

初期設定1でレベル入力のサブに飛び、 戻ってくると初期設定2で画面を表示して

表 1 変数表

変数名	内容
Н	ハイ・スコア
S	スコア
Carl L	レベル
R	アルファベットの表示位置を決める
С	アルファベットのキャラクタ・コード
A(1)~A(6)	アルファベットの表示位置
1\$	INKEY\$
1	FOR~NEXT

おっと、今度は"v"だ

KEY TYPE G	ME>
[YOUR-SCORE 200	(TIME)
THIGH-SCORE 450	
HIT KEY	
INPUT LEVEL 5	
	11153

からメイン・ループに入ります。このメインではFOR~NEXT文でタイムを管理していて、キー入力があればキー入力判定サブで判定します。

そしてタイムがなくなるとゲーム・オー バーのルーチンに飛びます。

表 2 行番号マップ

行番号	内	容	
1.0	REM文		
100	初期設定1		
200	初期設定 2		
300	画面作り		
500	メイン・ループ		
700	キー入力判定		
800	ゲーム・オーバー		
900	レベル入力サブ		

KEY TYPE GAME BASIC " A F W 410 LOCATE 11,15:PRINT"HIT KEY!" 420 LOCATE 0,18:PRINT" INPUT LEVEL";L

10
20 'I KEY-TYPE-GAME I
30 'I FOR MSX 1984.11.25
40 ' オリシ"ナル・ショート・フ*ロク"ラム・NO1
50 '
100 REM
110 DEFINT A-Z
120 H=0
130 GOSUB 900 /
200 REM - S=0
210 S=0
230 A(1)=2:A(2)=7:A(3)=12:A(4)=17:A(5)=2
2:A(6)=27
300 REM - SCREEN
310 SCREEN1,1,1:KEY OFF:WIDTH30:COLOR 1, 15.1:CLS
330 LOCATE 6,2:PRINT" <key-type-game>"</key-type-game>
340 PRINT: PRINT: PRINT" LYOUR-SCORE": S
350 PRINT:PRINT"[HIGH-SCORE";H
370 LOCATE 0.10
380 PRINT"
"1
390 FOR I=1 TO3:PRINT"
11 11 1";:NEXT
400 PRINT"

430 LOCATE 16,19:PRINT"	
440 LOCATE 16,20:PRINT" "	
450 LOCATE 16,21:PRINT"	
460 LOCATE 16,22:PRINT" " "	
500 REM - MAIN	
510 FOR T=100 TO 0 STEP -1	
520 R=INT(RND(1)*6)+1	
530 C=INT(RND(1)*26)+97	
560 BEEP: BEEP	
570 LOGATE A(R), 12: PRINTCHR\$(C)	
580 IF INKEY\$<>"" THEN 580	
590 FOR I=1 TO L*100	
600 I\$=INKEY\$	
610 IF I\$<>"" THEN GOSUB 700	
620 NEXT	
630 LOCATE 20,4:PRINT"(TIME)"	
640 LOCATE 20,5:PRINTT" "	
650 LOCATE A(R),12:PRINT" "	
660 NEXT: GOTO 800	
700 REM - INPUT SUB	

,13.PRINT"PUSH <\$> KEY"
860 IF INKEY\$<>" THEN 860
870 IF S>H THEN H=S
880 IF INKEY\$="s" OR INKEY\$="S" THEN 200
870 GOTO 880
900 REM - INPUT SUB -----910 COLOR 15,4,7:CLS:PRINT"HOW MANY YOUR
LEVEL?"
920 INPUT"([^5]";L
930 IF L>5 OR L<1 THEN BEEP:GOTO 910
940 RETURN:REM -- THE END --

040 LUCHIE 20,51PKNNI" " 650 LOCATE A(R),12:PRINT" " 660 NEXT:60TO 800 700 REM - INPUT SUB -----710 IF I\$=CHR\$(C) THEN PLAY "\$0m2000006L3 2CDE","07L32FGA","05L3ZABC":5=S+10:LOCAT E 11,5:PRINTS:I=500:FORJ=1T0400:NEXT:RET URN

OJr. KILLER ATTACK ●磯 利光

隕石がうようよする空間で、君は宇宙の 殺し屋KILLERと戦うことになった。 隕石 をうまく利用してKILLERをやっつけろ/

遊び方

RUNするとゲーム画面を表示します。

「キーでスタートです。あなたは手前の
"→→上"です。 ◇ ○ で左右に動き。 ▼
でピーム発射です。左端ー右端にワープも
します。ピームで敵の "→→下"をやっつ
けてください。


隕石には2種類あります。あなたにとっ

て、"●" が破壊可能で "○" が不可能です。敵の方は逆になります。そして得点は、隕石を1つ破壊すると5点。敵を破壊すると残り時間×面数のボーナスがもらえます。なお、残り時間は画面右の "↑" で表示されます。"↑" が "○" の所まで行くとタイム・オーバーです。タイム・オーバーになるか敵にやられるとゲーム・オーバーになります。

プログラム

隕石の移動にマシン語を使っています

チッ, またはずれたようだ



初心者なので、参考にはならないでしょう。 他はすべてBASICなので、改造してみて ください。なお、入力するときは省略形で 入力してください。RESEQでリナンバー してあるので、SEQで入力できます。

P.S.

やはりマシン語は速いですね! オール・マシン語のゲームが作れるように早くなりたいと思います。このゲームは1年くらい前に作ったもので、僕のハイ・スコアは8面で4,408点でした。

KILLER ATTACK BASICUA 1 290 LET X=\$3C1:LET Y=\$113:POKE X,7,\$BB

310 LET CURSOR=1,11:PRINT "*** START [S] KEY ***"; 320 IF INKEY\$<>"S" THEN GOTO 320

340 LET LS=INKEYS:LET X0=X:LET L0=ASC(

350 LET X=X-(LØ=44)+(LØ=46):LET X=X-(X

CURSOR=1,11:PRINT SPC\$(21);:MU

,5:POKE Y,10,\$89,1 300 IF M>1 THEN GOTO 340

T2P2トレミフソラシUト

330 LET

SIC

20 REM 30 REM * TOSHI'S ORIGINAL REM * KILLER ATTACK 50 REM * 60 REM * BY イソ トシミツ 70 REM * 80 REM *

100 RANDOMIZE :LET H=0 110 FOR I=\$2000 TO \$2023:READ R\$:LET R 1=VAL("\$"+R\$):POKE I,R1

6,R7,R8:POKE \$2001+I*36,R1,R2 140 POKE \$200B+I*36,R3,R4:POKE \$2012+I *36,R5,R6:POKE \$201E+I*36,R7,R8:NEXT I

*35,K3,K6:PUKE *201E+1*35,K7,K8:NEXT I 150 PUKE *2084,4379 160 LET S=0:LET M=0:LET M=0 170 CLEAR :LET T=0:LET M=M+1:LET M1=M1 +0.1:IF M1=1 THEN LET M1=0.7 180 FOR I=\$100 TO \$3C0 STEP 32:POKE I,

\$86: POKE I+22,\$86: NEXT I 190 POKE \$117,\$94,\$84,\$85,\$85,\$85,\$85,

\$85.\$85.\$83 200 POKE \$138,\$86,\$48,\$49,\$40,\$40,\$45,

\$52,\$86 210 POKE \$158,\$86,\$41,\$54,\$54,\$41,\$43, \$4B,\$86

220 POKE \$178,\$81,\$85,\$85,\$85,\$85,\$85 \$85,\$82

230 LET CURSOR=24,5:PRINT "HI-SCORE";: LET CURSOR=24,7:PRINT H; 240 LET CURSOR=24,9:PRINT "SCORE";:LET CURSOR=24,11:PRINT S;

250 LET CURSOR=24,13:PRINT "ROUND";:LE T CURSOR=24,15:PRINT M;

260 LET CURSOR=24,18:PRINT "TOSHI'S"; LET CURSOR=24,20:PRINT "ORIGINAL";:LET URSOR=24,22:PRINT "BY47\b9="";

270 FOLK \$3D7, \$7E:FOR 1=\$141 TO \$381 S
TEP 64:FOR J=1 TO 10
280 FOLK 1+INT (RND (1) *21), \$94+INT (RND (1) *2):NEXT J:NEXT I

*\$3D4)*19*(X=\$3C0)*19 360 IF L\$="Z" THEN GOTO 480 370 IF X<>X0 THEN POKE X0,32,32,32;POK 120 POKE I+36,R1:POKE I+72,R1:POKE I+1 3,R1:POKE I+144,R1:NEXT I 130 FOR I=0 TO 4:READ R1,R2,R3,R4,R5,R X,7,\$8B,5 380 LET Y1=Y:LET Y=Y+INT(RND(1) +3)-1:L Y=Y-(Y=\$114) *19+(Y=\$100) *19 390 IF Y<>Y1 THEN POKE Y1,32,32,32:POK

790 IF 79.71
7,10,489,1
400 IF RND(1)>M1 THEN GOTO 460
410 LET E1=Y+1
420 LET E1=E1+32;LET P1=PEEK(E1):IF

1=32) * (E1<\$3B6) THEN POKE E1,\$86:GOTO 42

430 IF P1=\$94 THEN POKE E1,32: MUSIC T1 PØUNUE: GOTO 450 440 IF (E1>\$3C0)*(P1<>32) THEN GOTO 61

450 LET E1=E1-32: IF PEEK(E1)=\$86 THEN POKE E1,32:GOTO 450

460 LET T=T+1:POKE \$3D7-INT(T/10)*32,\$
7E:IF T=220 THEN GOTO 620
470 CALL \$2000:LET CURSOR=24,11:PRINT

S;:GOTO 340 480 LET E0=X+1 490 LET E0=E0-32:LET P0=PEEK(E0):IF (P 0=32)*(E0>\$120) THEN POKE E0,\$86:GOTO 49

500 IF P0=\$95 THEN POKE E0,32: MUSIC T1

POUNT:LET S=S+5:GOTO 520 510 IF (E0<\$116)*(P0<>32) THEN GOTO 54 0

520 LET E0=E0+32: IF PEEK (E0) = \$86 THEN POKE E0,32:GOTO 520 530 GOTO 380

540 LET Z=Y: GOSUB 590 550 FOR I=10 TO 12:LET CURSOR=1, I:PRIN

SPC\$(21)::NEXT I

US";(220-T)*M;" ";
570 MUSIC T2P3V#7VP5UNP3VEEE#LEP5VP3EN

NELHPSLPSJULD72LPSYPSIEPTN
580 LET S=S+(220-T)*M:GOTO 170
590 FOR I=1 TO 5:POKE Z,*FC,*IF,*FD:MU
SIC TIP1DY:POKE Z,*FD,*2A,*FC
600 MUSIC P0DY:NEXT I:RETURN
610 LET Z=X:GOSUB 590
620 FOR I=B TO 14:LET CURSOR=1,I:PRINT
8FC*(21);INEXT I
630 LET CURSOR=1,9:PRINT "***** GAME O

640 MUSIC T3P4hP2hP1hP4hP2#LP1LP2LP1hP 2NP1DDPP5N

2PP1DPP5h
650 LET CURSOR=1,11:PRINT "** PLAY AGA
IN ? *****";:LET CURSOR=1,13:PRINT "****
*** LYJ OR [N] **";
660 IF INKEY*="N" THEN CLEAR :PRINT "G
00D BY !!!":END

670 IF INKEY\$<>"Y" THEN GOTO 660 680 IF S>H THEN LET H=S

690 60T0 160 700 DATA CE,00,00,E6,00,09,A6,00,A7,01 8C,00,00,20,F6,E7 710 DATA 00,CE,00,00,E6,00,08,A6,00,09

.A7,00,08,8C,00,00

720 DATA 26,F4,E7,00 730 DATA \$01,\$55,\$01,\$41,\$01,\$81,\$01,\$

95 740 DATA \$01.\$D5.\$01.\$C1.\$02.\$01.\$02.\$

15 750 DATA \$02,\$55,\$02,\$41,\$02,\$81,\$02.\$ 95

760 DATA \$02.\$D5.\$02.\$C1.\$03.\$01.\$03.\$

770 DATA \$03.\$55.\$03.\$41.\$03.\$81.\$03.\$ 95

PC-6000シリース リバース・ゲーム モード1 ページ1 ●伊藤光博

ちょっと見ると簡単に解けそうで、実際 にやってみるとなかなか難しい,思考型パ ズル・ゲームです

あなたは何回で解けるでしょうか?

RUNの後, デモが始まったら, 好きな キーを押せばゲームがスタートします。内 容はデモを読めばわかると思いますが、要 するにめちゃくちゃになっている文字列を,

11 CLEAR100:D\$=" \$PC-6001\$"

20 CLS:CONSOLE2,16,0,0 25 CLS

ースを 50 LOCATE4,6:PRINT"(りかえし、(♥PC-6 001♥) のかでちに"

100 IFINKEY\$=" "THEN 100

15 FORI=1T09:READB:A\$(1)=CHR\$(B)
:NEXT:RESTORE

30 LOCATE 10, 1: PRINT "REVERSE GAME

40 LOCATE2,4:PRINT"* このケームは、すくな

60 LOCATE4,8:PRINT"Lau" 3toz" 1 "
70 LOCATE2,10:PRINT" X INPUTLED 1

から、ふう、になっ、はんてんし" 80 LOCATE4 , 12:PRINT"ます。 (4つないときは、いれかかります。) "

90 LOCATE9, 14: PRINT PUSH ANY KEY

110 S=1:CLS:A=INT(RND(1) *9) +1:B\$ =B\$+A\$(A):A\$(A)="":IFLEN(B\$)=9TH

リバースすることによって, 元の形へ戻し ていくものです.

数を入力すると、例のように左から数え てその数番目の数を加えた右側4つの数の 位置が反転します。



REVERSE GAME BASICUA 1

オヨヨ~, よけいひどくなった

REVERSE GAME が、ぼう START ??????? 154773 00-1P 00-1P 00-1P 00-1P 234567 -6001**•**

このようにして, 何回で元の形に戻せる か、競い合うものです。

およっと一言

数字を多くするなど、改良できる点はい っぱいあります。あと、行番号がめちゃく ちゃですがお許しを。

120 GOTO 110 130 CONSOLE4.8:LOCATE10,12:PRINT

D\$ 140 LOCATE2,3:PRINT"buff;" 150 PRINT" START!! 155 R=3:IFS;9THENR=2

160 PRINTSPC(R);S;SPC(3);": ";:I NPUT Z 165 FORY=1T016:PRINTCHR\$(29);:NE

170 IFZ(10RZ)9THENPRINT:PRINT"

て"きません!":GOTO160 180 J=1:F\$="":H\$="":FORI=ZTOZ+3

190 E\$(J)=MID\$(B\$,I,1):J=J+1:NEX

200 FORI=4TO1STEP-1 F\$=F\$+E\$(I):NEXT 210

220 G\$=MID\$(B\$,1,Z-1):IFZ(=5THEN H\$=MID\$(B\$,Z+4,19-(Z+3))

230 B\$=G\$+F\$+H\$:PRINTB\$:PRINTCHR 249 IFRS=DSTHENFORI=0T0500:NEXT:

GOT0270

250 IFS>29THEN275 255 S=S+1:Z=0:GOT0155

275 CLS:PRINT:PRINTSPC(5): "atatak

30hx 応っても、て"きませんで"した。" 276 FOR I=0 TO 2 277 PLAY "18el16cd18e","18gl16ef

18g","18b116ga18b" 278 PLAY "e","g","b" 279 NEXT:PLAY "e","g

279 NEXT:PLAY "e", "g", "b"
280 PRINT:PRINTSPC(7); "Y" 5 (\$1 b)? \$51Y

290 PRINTSPC(17); " hø% (N) " 310 I%=INKEY%: IFI%="y"THEN11 320 IFI%="n"THENCONSOLE0,16:CLS:

END

390 DATA129,80,67,45,54,48,48,49



FN 138

いかいオラで、リハ

▶あれは寒風吹きすさむ○月×日、オレは風邪にかかった体を無理に動かし、本屋へと出かけた、風邪のせいか妙に体がだない。鼻も詰まっているようだ。「ふっ、こりゃあ死ぬかもしれないな。」などと思い、マイコンの本が置いてある所に歩いていった。これが悲劇の始まりだった…。何気なく某B誌を読んでいたとき、急にセキがしたくなった。オレは「周りの人に風邪をうつしちゃいけねえな。」と考え、ぐっと口 を閉じた。口から飛び出るはずのセキは出口を失なったが、もう1つの出口から脱出を試みたのだった。 すると、当然のごとく詰まっていた



1985年1月、NFCではPC、FM、MZチームによるTINYオリンピックを開催することになった、優勝侯補のMZ-80Fは、100m10秒17をマークしている。

そこで、PC-6001mk III は 6 MHz の Z8OCを装備し、100m 9 秒台を出すため 頑張るのだった。

遊び方

ページを1~4に指定し、プログラムを入力していってください。そして、RUNするといきなり『ピッピッポー』と鳴り、下にいるスターターが手を上げます。手が上がったら、一生懸命カーソルの(如と)。

交互に押して, "P" をゴールまで進めて ください.

ゴールして指定されているTIMEより少

それ、もう少しでゴールだ

なかったら次のゲームに進めます。そして、 9秒台を出すと?です。では、頑張ってく ださい。このゲームのコツは音が鳴り終わ るまでに数回キーを押しておくことです。

プログラム

プログラムの流れはREM文を参考にしてください。別に難しいテクニックを使っているわけでもなく、読みやすいプログラムだと思います。それから、230行目はすこし参考になるかと思います。

それから、M5の渡辺淳一さん、プログ ラムのアドバイスありがとうございました。

変数表

変数名	内	容
В	CLEAR TIME	
A. L(X)	KEY処理用	
M	TIME	
S	スティック用	
H	P6の位置	
I, U	forループ用	

NFCオリンピック'85 BASICリスト

180 T=TIME

325 REM ===

8 REM ===== La3 & bi" on =====
10 CONSOLE,,0,0:B=15:A=1
20 H=0:CLS:PRINT
30 PRINT" NFC オリンヒ°ック 85"
40 PRINT" TIME ";B;
50 PRINT" YOU ARE TIME 0"
60 LOCATE0,4:FORI=1T064
70 PRINT"000";:NEXT
80 FORI=1T02:FORU=0T031
90 LOCATEU, 9+1 X2: PRINT "=";
100 NEXT U, I
110 LOCATE 1,12:PRINT"P";
120 LOCATE21,14:PRINT"0"
130 LOCATE21, 15: PRINT" X-";
135 REM =====
140 PLAY"s1m524004116dr2dr206c3
150 FORI=0T0800:NEXT
160 LOCATE22, 15: PRINT" ";
170 LOCATE22, 14: PRINT"/";

190 L(0)=-1: L(3)=3:L(1)=7
200 M=INT((TIME-T)/580)
210 LOCATE26,2:PRINT M;
220 S=STICK(0)
230 IF S=L(A+2) THEN H=H+1:A=-A:
::: PLAY "07c64"
240 IF H)30 THEN 270
250 LOCATE H,12:PRINT" P";
260 GOTO 200
265 REM ===== 297 L*9
270 IF M)3 THEN 330
280 IF M=9 THEN 380
290 PLAY "06c30F8c50de6"
300 LOCATE 7,12:PRINT"CLEAR!!"
310 B=B-2:FORI=0TO500:NEXT
320 GOTO 20

830 LOCATE 7,12:PRINT"L;bv<7"1."
840 LOCATE7,14:PRINT"HIT KEY!";
850 FORI=0T0509:NEXT:EXEC&H1058
860 IF INKEY\$<>""THEN RUN
970 GOTO 3.60
880 LOCATE0,15
890 FORI=10T070STEP 2
400 PRINT"b;t!! tbs;lu35<!!";
410 PLAY "n=i;64":NEXT
420 GOTO 420
425 REM 1984-11-18--T-Suzuki




自分の体がどんどんのびる, といった, よくある "ヘビゲーム" の1つですが, 極 めて頭を混乱させる, 新しいものができま した.

遊び方

あなたは最初, "O"(数字のゼロ)のヘビです。カーソル・キーで自分の体や壁にぶつからないように操ってください。"*"を取ると"1"のヘビに脱皮します。"O"は抜けがらなので, ぶつかっても平気になります。

このように"*"を取るたびに脱皮を繰り返し、抜けがらも増えていきます。 ただし、 "9" のときに "*" を取ってはいけません。 今のうちはなかなか楽なのですが…



得点は,

死んだときの数字×100+動いた距離 となっていますが、9のとき "*" を取っ て死んだ場合は動いた距離だけが得点にな ります。

プログラム

短いプログラムですが、PEEK、POKE だらけで分かりにくいと思いますので、変 数表と行番号マップを載せておきます。

表 1 変数表

変数名	
X, Y	ヘビの最初の位置
C	ヘビのキャラクタ・コード
CA	ヘビの位置のアドレス
F	ヘビの進む方向
F()	キーの状態に対応する進む方向
sc	スコア
HS	ハイ・スコア

表 2 行番号マップ

行番号	内容
10~27	初期設定
30~34	画面作成
40~80	メイン・ルーチン
100	9で*を取って死んだときの処理
105~160	ゲーム・オーバー

■ 数字パニック BASICリスト ■

```
10 SCREEN 1,1,1:CONSOLE 0,16,0:C
OLOR 1:CLS
20 X=1:INT(RND(1) %26):Y=1*INT(RN
D(1) %14):CA=&HC200+Y%32+X
25 SC=0:C=&H30*IF(1)=-92:F(3)=1:F
(5)=32:F(7)=-1:F=1
26 PLAY" 1:60v180d4deeff4r805fgfe
el6dcoa"
27 SOUND 7,252:SOUND 2,0:SOUND 3
5:SOUND 7,16:SOUND 12,10
29 :
39 FOR I=1 TO 15:POKE &HC200+RND
(1) %&H200,&H2A:NEXT
32 FOR I=0 TO 15:R=&H41+RND(1) %2
6:POKE &HC200+132,R:POKE &HC3FF
```

33 POKE &HC200+I,R:POKE &HC21F-I

```
,R:POKE &HC3E0+1,R:POKE &HC3FF-1
,R:NEXT
34 LINE (0,0)-(255,191),2,B
39:
48 POKE CA,C:LOCATE 15,1:SOUND 1
3,0
45 A=STICK(0):IF F(A)</br>
50 SOUND 8,0:CA=CA+F:A=PEEK(CA):
IF A>=C THEN 105
70 IF A=42 THEN C=C+1:SOUND 2,25
5-(C-48) X25:SOUND 8,15:IF C>57 THEN 100
80 SC=SC+1:GOTO 40
99:
100 C=48:SOUND 8,0
105 SOUND 7,236:SOUND 12,60:SOUND
```

D 6,100:SOUND 13,0
110 SC=SC+(C-48) *100:IF SC>HS TH
EN HS=SC
115 COLOR 2:LOCATE 8,7:PRINT SPC
TIS COLOR ZILOGRIL OF THE
(15):LOCATE8,8:PRINT SPC(15)
120 LOCATE 12,7:PRINT"SCORE";SC;
" ":LOCATE 9,8:PRINT"HI-SCORE";H
S:" "
125 IF INKEY\$()"" THEN 125
125 IF INNETSCY THEY 120
130 AS=INKEYS: IF AS=" " THEN 10
140 IF A\$="e" OR A\$="E" THEN COL
OR 1:CLS:END
150 POKE CA-&H200,33+RND(1) X3
160 GOTO 130
100 0010 120

PC-6000シリーズ N60-BASIC SNAKE FOR A WALK モード1 ページ2以上 ・浜田典彦

このゲームはPiO 1 月号の田辺治氏の逆 スクロール・ゲームに基づいて作ったもの です. なお, N60 -BASIC(16K)で, ペー ジ数は 2 ページ以上です.

題び方

カーソル・キーでへびを動かしてください。それで"□"をよけて、"♥"や ****を食べてください。食べ方はただその上を通過すればいいだけです。なお、得点は、"♥"が50点、"♣"が20点です。

プログラムについて

少しでも高速化したかったので,こんな に見苦しいプログラムになってじまいまし た(すみません).しかし,短いプログラム なので、すぐ入力できると思います。一度 遊んでみてください。




このプログラムは、最初にも書きましたが、'85年のPiO1月号の田辺治氏のものを参考にして作りました。プログラムの流れ

表 1 行番号マップ

行番号	内 容
10~	初期設定
90~	メイン
140~	初期画面
200~	障害物の表示
250~	当たったか
340~	ゲーム・オーバー
370~	ゲームの説明

"♥"を取ったらよけきれないよっ



も、田辺氏のものと似ています。

IF文中の条件式を論理式に直すと、なお速くなると思います。

□参考文献

田辺治: "ミニミニカーレース", PiO,'85 年1月号

表 2 変数表

変数名	内	容
HI	ハイ・スコア	
SC	スコア	
HE	へびの数	
PL\$	音楽	
MU\$	百条	
ST	カーソルからの入力	

SNAKE FOR A WALK BASICUAL

1 REM ** SNAKE FOR A WALK **
10 GOSUB 430
20 FORI=&HCF00T0&HCF06:READA\$:PO
KEI, VAL ("&H"+A\$): NEXT
30 DATA21,02,10,cd,a9,12,c9
40 HI=0:SC=0:HE=3:P=0:T=0:X=16:L
=0:Y=13
50 SCREEN 1,1,1:CONSOLE0,16,0,0:
CLS:COLOR 1,1,1
60 N\$="0":A\$="
":Z\$="⊕":X\$="♥"
70. PL\$="t20008c16d16eg4e4":MU\$="
t200s3m4000o5gd8d8d8o4a"
80 GOSUB150 90 REM **MAIN**
95 PLAYMUS
100 GOSUB210:GOSUB380
110 ST=STICK(0):IFST=3ANDX(23THE
NX=X+1
120 IFST=7ANDX>8THENX=X-1
130 EXEC&H1058:GOSUB250:COLOR3:L
OCATEX,Y:PRINT"0":COLOR1:GOTO100
140 REMXXDa+n* YUXX
150 FORI=1T014:LOCATE0,I:PRINTA\$
;:NEXT
160 LOCATEO, 0: PRINT"SCORE 0 :H
I-SCORE 0 :^E*.";HE
170 LOCATE20,0:PRINT HI;


```
210 FORI=1T07:S=INT(RND(1) *16) +8
:LOCATES, 1:PRINTN$:W=INT(RND(1) X
50)
220 IFW=10RW=2THEND=INT(RND(1) X1
6)+8:GOTO410
225 IFW=30RW=4THEND=INT(RND(1)*1
6)+8:GOTO410
230 IFW=5THEND=INT(RND(1) * 16) +8:
240 NEXT : RETURN
250 REMXXatothXX
260 P=SCREEN(X.Y):IEP=ASC("D")TH
ENPLAY" t25804gabdc": HE=HE-1:GOTO
320
270 IFP=ASC("0")THENPLAY" t25004g
abdc":HE=HE-1:GOT0320
280 IFP=ASC("0")THEN:PLAYPL$:SC=
SC+58
     IFP=ASC("+")THEN:PLAYPL$:SC=
SC+20
300 LOCATE6,0:PRINTSC;
310 RETURN
    LOCATE30,0:PRINTHE;:IFHE=0TH
EN350
230 FORGH=1T0500:NEXT:GOT080
340 REMXXGAME OVERXX
350 COLOR4:LOCATE11.8:PRINT"GAME
OVER";:FORI=0T01500:NEXT:GOSUB4
360 COLOR1,1,1:GOTO80
370 REM*********
```

380 EXEC&HCF00:LOCATE0.1:PRINTA\$ IFSC>HITHENHI=SC:LOCATE20,0: PRINT HI 400 RETURN 400 LOCATED, 1:COLOR2, 1, 2:PRINTZ\$
:COLOR1, 1, 1:GOTO240
420 LOCATED, 1:COLOR4, 1, 1:PRINTX\$
:COLOR1, 1, 1:GOTO240
430 SCREEN4, 2, 2:COLOR1, 0, 2:CLS
440 PRINT:PRINT" SNAKE FOR 450 PRINT:PRINT:PRINT" 460 PRINT:PRINT" 470 PRINT:PRINT" "DIE HITED" 6. " 480 PRINT" たへ"れは" よい。 なお、 カーソル 490 PRINT" ^5" 5="blz (t="511" 500 PRINT:PRINT" SCORE ";SC;"
: HI-SCORE ";HI;" "; 510 PRINT:PRINT" <-520 PRINT:PRINT" [PUSH SPA 530 IFSTRIG(0)=ITHENSCREEN1,1,1: :SC=0:HE=3:RETURN 540 GOTO 530

180 CONSOLE1, 16,0,0

200 REMXX (*5b"いふ"つひょうし" *X

RETURN



HOSER

●古山啓一郎

ある晴れた日だった。ここB-2地区の とある住人の庭先に、ハエが異常発生して しまったのであった。そのハエの弱点は, 水なのであった。そこで、あなたこと "HOSER" は限られた水を使い、ハエを 片っぱしから撃ち落としていくことになっ・

PROGRAM

オールBASICです。一応、変数表を付 けておくので参考にしてください.

HOW TO PLAY

ゲームが始まると, 上方からハエが次々 と降りてきます。画面下の中央にある赤い 四角形がHOSERで、最初に画面上方の中 にある赤い点がその照準です。

この照準は, 4, 6のキーで180度(で もないか…)範囲で角度が変わります。 SPACE キーを押すと HOSER から照準 めがけて水が発射されます。このときに、 水がハエに当たると、消滅して点数が上が ります.

こうして, 画面右上の "FLY"(ハエ)の 構の数字が0になると1面クリアし、ハエ の数とその速さが増して難しくなっていき ます

また、ハエが地面までたどり着いてしま ったり、水の残量(画面右上の"WATER"

変数表

変数名	内容
В	ハエの数
C(2), D(2)	ハエの形
D	水の発射フラグ
EV	EVERY 20,000点
FM	ハエの出現スピード
н	ハイ・スコア
1, J	雑用ループ
10, 19	キースキャン
L	水の残量
0	HOSERの残り
R	RND用
S, S1	スコア
ST	ステージ数
T to the	メイン・ループ
V(10), W(10)	ハエの位置
WA	ワープの残り
X, X1, Y, Y1	照準の位置

危ない。今度こそ当てなければ



の表示) が 0 以下になるとミスで、HOSER の数が減り、なくなるとゲーム・オーバー てす.

HOSERは20.000点ごとに追加されます。

TECHNIC

1面は楽ですが、2面以降は極端に難し くなります。そこでテクニック.

- SPACE キーは押しっぱなしにする
- ❷危くなったらワープ(5キー)を使え!
- ❸1発で数匹のハエをまとめて落とせ! などです。他にも、ハエが自害したりす るのを待つなど高級テクがあります。

ENDING

というわけで、これは初めからミニPiO を狙ったプログラムです。短い割にスリル があって楽しいゲームになったと思う今日 このごろです.

まあそういうことで、またお会いしまし ょう(会えるかな…).

HOSER BASICUAL

- MAIN LOOK 20 REM -30 FORT=0T010:I0=INP(0):I9=INP(9) 40 IFI0<>2230RD GOT070 50 IFWATHENPRESET (X, Y, STMOD5+3): WA=WA-1: GOSUB27ØELSE7Ø 60 X=RND(1)*40: X=X*4: Y=4: TEX=00RX=156THE NY=RND(1)*23+1:Y=Y*4
70 IFI0<>239G0T0100

10 DEFINTA-Z: WIDTH80, 25: CONSOLE0.25.0.1:

80 IFX=0THENY1=-(Y<96)*4:GOTO130 90 IFX=156THENIFY=4THENX1=-4ELSEY1=(Y>4)

*4ELSEX1=(X>Ø)*4 100 IFIO<>191GOTO130

110 IFX=156THENY1=-(Y<96)*4:GOTO130 120 IFX=0THENIFY=4THENX1=4ELSEY1=(Y>4)*4

ELSEX1=-(X<156)*4 130 IFDTHEN LINE(76-(X>76),95)-(X,Y),PRE SET.STMOD5+3: D=Ø 140 PRESET(X,Y,STMOD5+3):X=X+X1:Y=Y+Y1:P

SET(X,Y,2) 150 IFI9=191THENLINE(76-(X>76),95)-(X,Y)

150 1F17-171 HENLINE (70-(X770), 75)-(X,Y)
(X) PSET,5: D=1:L=L-1: GOSUB240

160 X1=0:Y1=0:IFW(T)=0THENIFRND(1)*90<FM

160 X1=0:Y1=0:IFW(T)=0THENIFRND(1)*90<FM GOTO300ELSENEXTT:GOTO30 .170 IFPEEK(W(T))<>C(V(T)MDD3)ORPEEK(W(T) .+1)<>D(V(T)MDD3)GOTO320 180 POKEW(T), 0:POKEW(T)+1,0:R=RND(1)*3:R =R¥2+1:W(T)=W(T)+120*R:V(T)=V(T)+R

190 POKEW(T),C(V(T)MOD3):POKEW(T)+1,D(V(T)MOD3):IFV(T)<23THENNEXTT:GOTO30 200 REM -MISSI 210 FORI=0T0300: BEEPIMOD2: OUT81,32+IMOD1

Ø: NEXT 220 L=L-(L<20) *20:0=0-1:GOSUB240:W(T)=0:

220 L=L-(L<20) #2410 IFOGOTO610ELSE410 240 S=S+S1:S1=0:IFH<STHENH=S

250 IFL<0G0T0210

260 IFS/2000>=EVTHENO=O+1:FORI=0TO100:BE EPIMOD10:NEXT:EV=EV+1

310 POKEW(T)+1.D(2):GOTO180

320 B=B-1:POKEW(T),0:POKEW(T)+1,0:W(T)=0:S1=10:FORI=0TO50

330 BEEPIMOD5: NEXT: GOSUB240: IFBTHENNEXTT

STAGE CLEAR 340 REM

FM=90

380 FORI=0T08000:NEXT:B=20*ST+10:IFB>90T HENB=90

390 L=100:WA=5:GOTO610 400 REM ----- OVE OVER

410 FORI=0T0300: BEEP1: BEEP0: NEXT: FORI=0T 420 COLORRND(1)*7+1:LOCATERND(1)*70,RND(

1)*24+1:PRINT"GAME OVER";:NEXT 430 FORI=0T08000:NEXT

440 REM -- RIIN

450 C(0)=227:D(0)=62:C(1)=122:D(1)=167:C

(2)=107:D(2)=182 460 COLOR7,0,1:PRINTCHR\$(12):S=0:O=3:EV= 1:B=20:ST=1:FM=10:L=100:WA=5 470 A\$(0)="|||||||||

510 A\$(4)="III

983 by K.K SDFT"; 560 LDCATE23,23:COLOR2:PRINT"Hit [RETURN] 1 key to start!";:POKE-1979,255 570 COLORRND(1) *8:FORI=2TO6:LOCATE9,I

580 A=RND(1) *3: POKE-2220, C(A): POKE-2219, D(A)

590 PRINTA\$(I-2):LINEI,0:IFINKEY\$<>CHR\$(
13)THENNEXT:GOTO570
600 REM ------ CRT PRINT

610 COLORSTMOD5+3,,1:PRINTCHR\$(12):COLOR

7: GOSUB240 620 FORI=0T010:W(I)=0:NEXT:COLOR4:FORI=0

430 LOCATEL 24: PRINTCHR\$ (128+RND (1) *5)::

NEXT
640 X=76:Y=4:LOCATE38,24:COLOR2:PRINT" ::COLOR7:GOT030

"HOSER" (C) (P) k.koyama in K.K SOFT 19 660 REM

670 REM 11/9 (24) (No.39)





前に、これとよく似たルールのゲームを 見かけました。実はそのゲームをヒントに このゲームを作ったのです.

上の "×××"(の他 5 種類) がUFO, 下 の "/---、" がトランポリン&人です (トランポリンの左右の"/""\"が人で すり


4 6 キーでトランポリンを左右に動か

します。ボールをトランポリンで受けると スコアが10点プラスされ、ボールが真上に 上がりますが、ボールが人に当たると即ケ ーム・オーバーです.

なお、UFOの "×" の部分にボールが 当たるとスコアが上がり、タイムも50増え、 タイムが0になるとゲーム・オーバーです.

マイクロキャビンから発売されている

やった,やった~,やっと当たったぞ~!



"は~りぃふぉっくす"は、私たちJ.A.M.P のアイデアをもとにしたゲームです.

なお、J.A.M.Pに入会したい人は下記ま で干でお願いします.

● 089-26 北海道広尾郡広尾町西1条7丁

三浦孝司 まで

BAN BAN BALL BASICUA F

5 DEFINT A-Z 6 T\$(1)=" XX ××× ":T\$(2)=" ××× ":T\$(3)=" × OX ":R=1:A\$="/--"
7 T\$(4)=" X ":T\$(5)=" T\$(6)=" \"

8 XX=12:KA=0:B(1)=-1:B(2)=+1

9 SC=0: COLOR 7

9 SC=0:COLOR 7
10 PRINTCHR\$(12);:CONSOLE 0,25,0,1:WIDTH
40,25:X=RND(1)*20+10:Y=RND(1)*10+5:DX=
1:DY=-1:TX=20:TI=100:TT=-1
20 FOR 12 TO 20
30 LOCATE 0,I:PRINT"#":LOCATE 37,I:PRINT

11 100

35 NEXT 50 PRINT"

60 LOCATE 8, 22: PRINT "SCORE 70 IF Y+DX/0 AND AT=1THEN DY=1:DX=B(INT(-RND(1)*2)+1):AT=0 :

IF Y+DY<0 OR Y+DY>20 THEN DY=-DY

80 LOCATE X, Y: PRINT"

85 A=A+1:IF A=3 THEN TI=TI-1:A=0 90 X=X+DX:Y=Y+DY

100 LOCATE 10,23: PRINT SC; 110 IF TI<=0 AND AT=0 THEN 500 ELSE IF A T=1 AND TI<=0 THEN TI=0 120 IF TX+TT<1 OR TX+TT>33 THEN TT=-TT

120 IF TX+TTC1 OR TX+TT>33 THEN TT=-TT
130 TX=TX+TT
135 IF R>=6 THEN R=6
140 LOCATE TX,1:PRINT T\$(R);
150 B=PEEK(&HF302+X*2+Y*120)
160 IF B=&HF0 THEN TI=TI+50:SC=SC+R*100:
R=R*1:LOCATE TX,1:COLOR 2:PRINT" *** ":C
0LOR 7:FOR I=1 TO 100: BEEP 1:BEEP 0:NEX

1/0 IF B=%H95 THEN TI=TI+2:SC=SC+10:DY= DY#2:DX=0:AT=1:LOCATE XX,20:PRINT"/_____": FOR I=1 TO 30:BEEP 1:BEEP 0:NEXT:LOCATE XX,20:PRINT A\$ 180 IF B=%HEE OR D=**** 170 IF B=&H95 THEN TI=TI+2:SC=SC+10:DY=-

TE BENHEF OR BENHEF THEN LOCATE XX.2 0:COLOR 2:PRINT"****":COLOR 7:GOTO 500

200 LOCATE X,Y:PRINT"0";
204 LOCATE XX,20:PRINT" ";
205 C=INP(0):Z=XX
210 IF C=239 THEN XX=XX-1
220 IF C=191 THEN XX=XX+1
230 IF XX:1 DR XX:32 THEN XX=Z
250 LOCATE XX,20:PRINT4*;
260 BOILD 60

SCORE =

250 LULATE XX, 20 PRINTAN; 260 GDTD 60 500 FGR I=1 TO 50 510 C=C+1:IF C>=7 THEN C=0 520 CDLOR C:LOCATE 12,12:PRINT"GAME OVER

540 COLOR 7 545 LOCATE 6,20: PRINT"try again = hit RE

560 GOTO 6

PC-8001mkII ●石井政男

これは、その名のとおりモグラタタキで す。今はもう相手にされなくなったかもし れませんが、たまにはこんなゲームもいい でしょう.

見ればわかると思いますが、モグラの出 てきた上の数字のキーを押せばいいわけで す。テン・キーでもフル・キーでもできま すが、フル・キーで遊んだ方が楽でしょう。

ゲーム内容の割に長い!!と思うかもしれ ませんが、ほとんどがグラフィックのデー タです。これは、ぼくが小5のときに(今 は小6です)作ったプログラムなので、非 常に情けないと思います。

なお、140行のFORの値を変えるとスピ ードが変わります.

データが多いですが、モグラのキャラク



なかなかかわいいでしょ

ノコリノ モク・ラ= 11

タは割と面白いので、ぜひ入力してくださ い、このキャラクタは、兄が作ったIPDG の24ドット・バージョンで作りました。

ところでPiO2月号のIPDGのデモですが、 あれはまだ未完成なのです。 勝手に兄が投 稿してしまったので…. わざわざデモまで 入れてくださった方、すみませんでした。 この原稿が兄に書いてもらいました。では,

■ モグラタタキ ゲーム BASICリスト

100 LOCATE 8,0:PRINT USING"SCORE=#### 10 CMD SCREEN 2,0,1:WIDTH 40,25

20 CONSOLE 0,25,0,1 30 CMD CLS 3:DEFINT A-Z

30 CMD CLS 3:DEFINT A-Z 40 DIM GLX(74), G2X(74), G3X(74) 50 FOR I=0 TO 74:READ G1X(I):NEXT I 60 FOR I=0 TO 74:READ G2X(I):NEXT I 70 FOR I=0 TO 74:READ G3X(I):NEXT I 80 LOCATE 10,5:FRINT "1 2 3 4 5 90 5=0

197 75=###";S;20 110 FOR T=19 TO 0 STEP -1 120 X=INT(RND(1)*6)+1

130 BEEP 1:CMD PUT@(X*24+56,80),G2%,PSET : BEEP

140 FOR I=1 TO 50 150 IF VAL(INKEY\$)=X THEN 180 160 NEXT I

170 CMD PUT@(X*24+56,80),G2%:GOTO 240 180 CMD PUT@(X*24+56,56),G1%,PSET CMD PUT@(X*24+56,80),63%,FSET

S=S+10

200 S-S+10 210 FGR I=0 TO 200:BEEP IMOD2:NEXT I 220 CMD PUT@(X*24+56,56),G1% 230 CMD PUT@(X*24+56,80),G3% 240 LOCATE 8,0:PRINT USING"SCORE=#### JV/ £7"5=###";S:T

28

▶僕は思うのですが、どうしてmkIIのユーザーの人はわがままなのですか? PiOPiOを見てもmkIIのゲームを載せる! PiOにはmkIIの ゲームが少ないなどとほざく人がいますね。ああ、とってもいやだナー。なぜ、mkHじゃない6001や8001のゲームがいやなのですか。それからソフトのメーカーの人も聞いてください。6001や8001のゲームはmkHで6601、8801などで遊べますが、mkHのゲームはmkHのユーザーしか遊べないじゃないですか。ゲーム・ソフトのメーカーの人は、より多くの人にゲームで遊んでほしいからソフトを作るのではないです


250 LOCATE 12,10:PRINT "GAME OVER !" 270 LOCATE 11,12:PRINT "HittSPACElkey" 280 JF INP(9)=191 THEN FOR I=1 TO 1000:N EXT I:CMD CLS 1:GOTO 80 ELSE 280 290 DATA 48,24,21845,21589,0,21781,2056 300 DATA 0,21845,21589,0,21781,20565,0 310 DATA 21845,21589,0,21781,20565,0,21 845 320 DATA 21589,0,21781,20565,0,21845,21 589 330 DATA 0,-1,-1,-1,-4098,-17745,-81 340 DATA -4098,-16385,-17,-1029,-1026,-2 1570 350 DATA -261,-1,-1029,-81,-65,21845,215 360 DATA 0,21781,20565,0,21845,21589,0 370 DATA 21781,20565,0,21845,21589,0,21 781 380 DATA 20565, 0, 21845, 21589, 0, 21781, 20 565 390 DATA 0,21845,21589,0,0 400 DATA 48,24,0,21845,0,5376,21845 410 DATA 84,21761,21845,16469,21765,218 45,20565 420 DATA 21781, 21845, 21589, 21781, 21845, 21589, 22357 22485, 21973, 24405, -8201, 22005,

32597, 32765

Y TO START

NT STRING\$ (78."

440 DATA 22013.32597.32765.22013.24405. 2005 A 22357,22485,21973,21845,21845, 450 DATA 22 21845,-23211 460 DATA 21 21845, 21850, 23125, 5460, 21925, 2 1845, 19105 470 DATA 21 ,19105,21845 21845, -21931, 19105, 21930, 21845 23125, 21845, 21925, -23211, 21845 480 DATA ,21850,21845 490 DATA 21 21845, 21845, 21845, 21845, 21845, 21845,21845 500 DATA 2: 21845, 21845, 21845, 21845, 0 48,24,0,20485,0,0,-11243 0,0,29717,0,0,21525,0 0,20485,0,0,16385,0,0 510 DATA 520 DATA 530 DATA 540 DATA 21845, 0, 5376, 21845, 84, 21761, 21 845 550 DATA 16469, 21765, 21845, 20565, 21781, 21845,21789 560 DATA 22293,-10281,21717,24405,32765 ,22005,32637 570 DATA 73,24565 32765, 32253, 32767, 32765, -3, 245 580 DATA 32757, -22531, 22485, 32730, 23285 ,5460,24485 21845, 19105, 21845, -21931, 19105 590 DATA 600 DATA 19105, 32085, 23295, 21845, -91, -2 3041, 21845



PC-9800シリーズ -9801 100m走 **OHAL**

PiOの1月号のMZ-100m走を見て2人で やれたらエキサイトするだろうな~と思っ て作ってみました。

遊び万

このゲームは2人でやってください。赤 の方はテンキーの 1 と 3, 黄色は B と C を交互に押して競争してください。リ プレイは5キーです。

10 RANDOMIZE VAL (RIGHT*(TIME*,2)):CONSOL

E,,0,1:WIDTH 80,25 20 LOCATE 28,16:COLOR 3:PRINT"HIT [S] KE

7 IO STAN: [::" 30 IF INKEY\$<>>" THEN 30 40 CLS:LOCATE 1,11:COLOR 7:PRINT STRING\$ (78,"-"):LOCATE 79,12:PRINT"! " 50 LOCATE 79,13:PRINT"! ":LOCATE 1,14:PRI

60 LOCATE 33,6:COLOR 5:PRINT"PC-9801 - 1

プログラム

簡単なプログラムなのでいろいろ移植し てみてください。PC-8801を持っている方は INP文を修正するだけで動くはずです.

表 1 変数表

変数名	内	容
A B C	赤のランナーのX座標 黄色のランナーのX座標 INP用	

■ PC-9801 100m走 BASICリスト

70 TIME\$="00:00:00":A=1:B=1 70 INDE="00:00:00:00:14=1:B=1 80 BEEP 0:FOR I=1 TO 20:NEXT 90 C=INP(224):IF (C=253)*(F>0) THEN A=A+ 1:F=0:BEEP 1 ELSE IF (C=247)*(F<1) THEN A=A+1:F=1:BEEP 1 THEN A=A+

どっちも負けるな!と言いたくなります



表 2 行番号マップ

行番号	内容
10~70	初期設定
20~30	スタート判定
40~60	画面設定
80~110	赤ランナーの移動処理
120~150	黄色ランナーの移動処理
160	ゲーム・エンド、タイム表示

A=#41:F=1:BEEP 1
100 LOCATE A-1,12:PRINT" ":LOCATE A,12:C
OLOR 2:PRINT"0"
110 IF A-79 THEN LOCATE 31,8:PRINT"7ħ/ ħ
₹デス オメデトゥ !":GOTO 160
120 BEEP 0;FOR I=1 TO 20:NEXT
130 C=INP(226):IF (C=251)*(G>0) THEN B=B

#115=018EEP 1 ELSE 1F (E=24/)*(G<1) THEN B=B+1:G=18EEP 1 140 LOCATE B-1,13:PRINT" ":LOCATE B,13:C OLOR 6:PRINT"O" 150 IF B=79 THEN LOCATE 31,8:PRINT"#40/ カチテンス オメテトウ !" ELSE B0 カチディスグデトウ !" ELSE 80 160 BEEP:LOCATE 32,10:PRINT"TIME ',"; VAL(RIGHT*(TIME*,2)); "カデッタ":GOTO 20

+1:G=0:BEEP 1 ELSE IF (C=247)*(G<1) THEN

MZ-1200-80K/C

MZの一次元ビリヤード

●さんじゅういち


ある夜、お風呂に入ってポケーッとして いたとき、ふと浮んだアイデアのアンコを 練り直してみたところ、こんなゲームにな ってしまいました

2個の玉を使った一次元の世界で繰り広

げられるビリヤード・ゲームです。画面の 右で伸び縮みしているキュー(玉突き棒)を 使って右側の玉 "●" を突いて "●" また は "〇"を3つのポケットのうちのどれか にうまく入れてください

キューが 伸びているときに SPACE キー を押すと、そのときのパワーに応じて

ポケットに落とすのは意外と難しい



"●" が左方向へ動きます。このキューは 5回まで突くことができ、"●"がポケット に入ると残りの回数CHANCE×20が得点 になり、"〇" が入ると×10が得点になり ます。

なお、キューで "●" を突いても "〇"

に当たらなかったり、"●" あるいは "O" がちょうど壁の真横で止まってしまうとゲ ームは終了してしまいます。もちろん、5 回突いてもポケットに入らないときも終了 です.

プログラムの説明

オールBASICで39行の短いプログラム なので短時間で入力できます。内容は変数 表と行番号マップを参考にしてください。 このプログラムのポイントは、それぞれ の玉の衡突の判定と、それにともなう玉の

移動方向の変換にあります。

このプログラムは画面が横に長いポケコ ン用に考えたアイデアだったのですが、そ

のポケコンを入手(借用)するチャンスがな かなかなくてMZで作ってしまいました. もし、ポケコン・ユーザーで興味がありま したら移植してみてはどうでしょうか。

表 1 変数表

変数名	内容	
	ループ・カウンタなど	
S	スコア	
С	キューを突く回数	
X1	"●"の×座標	
X 2	"○"の×座標	
Y	玉のY座標	
G\$	キー入力用変数	
P	キューのパワー	
F	"●"と"〇"が衝突したかどうかのフラグ	
H1	"●"の移動方向	
H2	"○"の移動方向	

表 2 行番号マップ

	20.2 11 10 2 . 7 2
行番号	内容
1~ 4	初期画面の作成と初期値の設定
5	5回突き終わったか?
6~ 8	キューを伸ばし、SPACE キーの入力待
	ち用ループ
9	キューを縮める
10	玉の移動開始ループ
11~14	玉の衝突判定と移動方向の変換
15~18	玉の移動サブルーチンへ
19, 20	玉同士が衝突してポケットへ入ったか?
21	玉の移動ループ終了
22	"●"と"○"は衝突しなかったか? また
	は玉が壁の真横で止まったか?
23. 24	玉が移動終了後にポケットに入ったか?
25	ループ
26~29	玉の移動サブルーチン
30, 31	スコアなどの表示サブルーチン
32~35	ポケットに入ったときの処理
36~39	ゲーム・オーバー処理

MZの一次元ビリヤード BASICリスト

PRINT'B":FOR J=2 TO 32:CURSOR I, 13:PR
INT'W":NEXT:CURSOR 2, 12:PRINT'="
2 CURSOR 32, 12:PRINT'="FOR I=7 TO 27 S
TEP 10:CURSOR 1, 13:PRINT' ":NEXT
3 CURSOR 38, 10:PRINT'="\$=0:00SUB 30
4 X1=30:X2=24*Y=12:CURSOR X1, Y:PRINT'="
:CURSOR X2, Y:PRINT'O":C=5:60SUB 31
5 TEMPO 4:MUSIC"R7":IF C=0 THEN 36
6 FOR P=1 TO 20:CURSOR 38-P, 10:PRINT'="
7 GET 68:IF 68=" " THEN MUSIC""B0":GOTO
10

. 10

NEXT FOR P=0 TO 19:CURSOR 18+P,10:PRINT" " :NEXT:GOTO 6 10 P=P+INT(RND(1)*5)+5:F=0:H1=1:H2=0:F0

·R 11 IF (H1=1)*(X1=X2+1) THEN H1=0:H2=1:F =1:MUSIC"=A0" M=0 TO P

12 IF (H1=2)*(X1=31) THEN H1=1:MUSIC"=6

13 IF (H2=2)*(X2=X1-1) THEN H2=0:H1=2:M

-AA IF (H2=1)*(X2=3) THEN H2=2: MUSIC " G0

15 IF

H1=1 THEN GOSUB 26:60T0 19 H1=2 THEN GOSUB 27:60T0 19 H2=1 THEN GOSUB 28:60T0 19 IF IF IF THEN GOSUB 29

×1=X2+1)*((X1=7)+(X1=17)+ 0*(X2=X1-1)*((X2=7)+(X2=17)+ 4 34 THEN 32

IF (H2=2)* =27)) THEN

(X2=27)) THEN 34
21 NEXT:IF (H1=1)*(X1=X2+1) THEN H1=0:H
2=1:F=1:MUSIC"=M0"
22 IF (F=0)+(X1=31)+(X2=3) THEN 36
23 IF (X1=7)+(X1=17)+(X1=27) THEN 32
24 IF (X2=7)+(X2=17)+(X2=27) THEN 34
25 C=C-1:GOSUB 31: GOTO 5
26 X1=X1-1:CURSOR X1,Y:PRINT"=":CURSOR X1+1-Y:PRINT"=":CURSOR X1-Y:PRINT"=":CURSOR X1-Y:PRIN

1:CURSOR X2, Y Y:PRINT"O":CURSOR 28 X2=X2-1:(X2+1,Y:PRINT

28 X=XZ-11UNSUK AZ71FRINTO
28 XZ=XZ+1,YEPINTY ":RETURN
29 XZ=XZ+1;CURSOR XZ,Y:PRINTY":CURSOR
XZ-1,Y:PRINTY ":RETURN
30 CURSOR 18,8:PRINTY"GHANCE:";C:RETURN
31 CURSOR X1,Y+1:PRINTY"G":CURSOR X1,Y:P
RINTY ":!MUSIC"TEZRITEZR7R7":S=S+20+C
33 GOSUB 30:MUSIC"R7R7":CURSOR X1,Y+1:PRINTY ":CURSOR X1,Y+1:PRINTY" ":CURSOR X1,Y+1:PRINTY" ":GURSOR X2,Y:PRINTY ":GURSOR X1,Y:PRINTY ":GURSOR X2,Y+1:PRINTY ":GURSOR X1,Y:PRINTY ":GURSOR X2,Y+1:PRINTY ":GURSOR X1,Y:PRINTY ":GURSOR X2,Y+1:PRINTY ":GURSOR X1,Y:PRINTY ":GURSOR X1

7:PRINT"#33-オシマイ デ

18,19:PRINT"€#\+% ? Y/N ??":G =="N" THEN PRINT"0":END 37 CORSON 10" THEN ET G\$: IF G\$="Y" THEN 1 38 IF G\$=" 39 GOTO 37

200.80K/C BASIC (SP-5030)

"ちりも積もれば山となる" というわけ で、君の部屋はあたり一面ゴミの山となっ てしまった。動きだしたら止まらない掃除 器をつかって,きれいに掃除してください. しかし、たくさんの柱には御用心…。


柱にぶつからないように、IJKM で掃除器の方向を変え、掃除してください. 柱にぶつかれば即ゲーム・オーバーです。

なお、はじっこにいくと今来た方向にはね 返ります. 点数はゲーム終了後に表示(スピ ード・アップのため)します。

フト界の星新

オールBASICだし、超ショートなので 適当に入力しましょう。たいしたプログラ ムではないので、適当に改造してください。

これならゲームは永久にできますが(?)



クリーン・マン BASICリスト

10 PRINT "8": TAB(14); "SCORE: 20 FOR Y=2 TO 23: FOR X=1 TO 38 20 FOR V=2 TO 23:FOR X=10TO 38
30 P=53248*Y+Y*#0:FORE P.67:NEXT
40 FOR I=0 TO 1:PORE P-RNO(1)*37,74
50 NEXT I,Y:A=53747:F=1:PORE 4514,3
60 GET G\$:T=(G\$="1")-(G\$="K")
70 T=T+((G\$="1")-(G\$="M"))*40
80 F=T-F*(T=0):PORE A,240:A=A+F
90 K=PEEK(A):IF K=0 THEN F=F:R=A+F
100 USR(68):PORE A,72:S=S-(K=67)
110 USR(68):PORE A,72:S=S-(K=67)
110 USR(71):ON 1-(K=74) GOTO 60
120 PRINT "00":TBB(24-LENGSTR*(S));S
130 CURSOR 14,2:PRINT "PUSH [S] KEY"
140 GET G\$:ON 1-(G\$="S") GOTO 140:RUN



神戸市·POLARSTAR



流山市 Ling



松原市 よいなぁ



東京都 二村周作



大阪市 天都



名古屋市 峰ゆきよ



▶私がPiOを読み、さらにJUFCに入会して半年が過ぎてしまいました。2月号では、ついにPiOにデビューすることができまして…我がJR-100も喜びのあまりSHIFTがよくきかなくなりました…ははは…。ところで、JRのキーはずっと使わないと、まじてきかなくなります。そ うしたらしばらくそのキーを軽くたたいてください。直りますよ(M5等は…?)。だからってハイパー・オリンピックだけはやらないほうが P.S. SOLVALOUさん、私の学校は銅でした(どこの大会?さあ…?)、普門館のステージが…東京は関東大会はないんですよね。私



ふとゲームを作ろうと思い、作ったのが このゲームです。 わりとまともにできたと 思います.

画面中央にある "■" を 8 2 4 6 で 上下左右に動かして"〇"を取ってくださ い. "■" はどんどん伸びていきますから, 通った跡の "■" に当たるとゲーム・オー バーです。また、上へ行くと下に、左に行 くと右に出てきます。もちろん道もそうで す. なお, 画面上に1つだけある "◆"を

取ると、画面が一度クリアされて "■" が 消えます。上手に使ってください。

そして面が進むにつれて速くなり、"○" の数も増えていきます.

このゲームのタイトルは一体何なのだろ う、自分でもわからん。

ところで、MZ-2000の影が薄くなってき ましたね~. しかし, MZ-2000は不滅だ!! P.S. ザ・コックピットは面白いなあ。 ね え芝工大付柏のクジちゃん.

■わてはヘビ君でおます BASICリスト ■

ちょっと冗談で動きすぎたかな



変数名	内	容
С	"○"の数	
T	取った"○"の数	
R	スピード	
X	先頭の"■"の X 座標	
Υ	先頭の"■"のY座標	
SC	スコア	

10 REM *** SNE #+> BY T.S 20 CONSOLE C40, S0, 24: TEMPO 30 C=4:R=100:SC=0

50 PRINT CHR\$(6);:C=C+1:R=R-10 60 GOSUB 90 70 CURSOR RND(1) *38+1, RND(1) *22+1: PRINT

'♦";:GOTO 150 BO REM *** POINT *** 90 FOR I=1 TO C-T

100 CURSOR RND(1)*38+1,RND(1)*22+1 110 PRINT "0"; 120 NEXT:RETURN

130 REM *** MAIN ***
140 CURSOR 30,0:PRINT"SCORE:";SC

150 CURSOR X.Y:PRINT"":

160 PDKE\$952,0:GETA\$:PDKE\$952,166 170 IF A\$="8" THEN Y1=-1:X1=0 180 IF A\$="2" THEN Y1=1:X1=0 190 IF A\$="6" THEN X1=1:Y1=0 200 IF A\$="4" THEN X1=-1:Y1=0 210 X=X+X1:Y=Y+Y1 220 IF X<0 THEN X=39 230 IF Y<1 THEN Y=23

240 IF Y>23 THEN Y=1 250 IF X>39 THEN X=0

260 IF T=C THEN MUSIC "R2CC3GDE5CC3GED6 270 IF CHARACTER\$(X,Y)="0" THEN SC=SC+1

280 IF CHARACTER\$(X,Y)="\| THEN MUSIC"+
A1R2":PRINT"\| ";:GOSUB 90

290 IF CHARACTER\$(X,Y)="" THEN 330

290 IF CHARACTER*(X,Y)=""" THEN 330 300 FOR J=0 TO R:NEXT 310 GOTD 140 320 REM *** END *** 330 MUSIC"R4-G2DE3D-FDE-G-E6 340 CURSOR 13,12:PRINT "TRY AGAIN [Y/N]

350 GETA\$:IF A\$="Y" THEN 20 360 IF A\$="N" THEN END 370 GOTO 350



昔なつかし「もぐらたたき」がこんなに も短くなって (4行ですよ。それもオール BASIC!) MZの画面に帰ってきました。 多少不満はあるでしょうが、そこは短さに 免じてお許しください。

入力方法

リストの中に直接キーボードから入力で きないキャラクタ(コードは1, 4, 30)があ ります. たとえばひや⇔は、POKE\$23. 4: POKE\$24, 1 CR で, OO を押せば ロロが表示されます。また"■"は, PRINT "DEFKEY (4) ="; CHR\$ (30) CR ↑ ↑ CR で, F4 を押せば "■" が表示されます。

RUN CR でゲームが即始まります。ま ずフィールド(畑)が現われ、もぐらが顔を 出すので、その穴の番号をテン・キーから 入力してください。

気に入らないもぐらだなぁ



頭が出ているとき…30点 目まで出ているとき…20点

鼻やひげが出ている…ゲーム・オーバー

ログラムの説明

文字列のこんな使い方があるんですよ. 一連の文字列をLEFT\$命令などで区切れ ば、アニメーションの様な表示ができます。

これから4行BASICゲーム・シリーズと して毎月プログラムを送らせていただきま す。ちなみに来月は、ゼビウスもどきの様 な「Tank」を投稿します。 好きな人は待 っていてください。

Mole BASICリスト

10 CONSOLESO, 24, C40, N; TEMPO7; FORX=0T02; ORY=0T02: CURSORX*8+8, Y*5+8: PRINT" ; CH

Ms, M*7+3):GETH: W=W+1:IF(W<C)*(H<>T)GOTO3

40 IFH=TTHENCURSORX,Y-M-1:PRINTLEFT\$(H\$, m*7+10):MUSIC"COEG":CURSORX,Y-M-1:PRINT LEFT\$(C\$, m*7+10):P=P+(3-M)*10:C=C-3-(C=1 5) *18: CURSOR2, 0: PRINT "Point : "; P: 60T020

ので情報局

フル・チューンのPC-8001

イラストを見てください。これがぼくの PC-8001のシステム全部です。

何と言っても最大の特徴は、机の引き出しにジョイスティックが付いていること、これはゲーム・センターからテーブル・ゲームのパネルとジョイスティックをもらってきて、くっつけたものです。それから、カラーモニタもテーブル・ゲームのもので、木わくに入った、ほとんど中味が向き出しのものです。

ユニークなのは、秋葉のジャンク屋で買ってきた冷却用ファンで、夏になると PSA基盤のため、内部が加熱ぎみになる ので、これを回して熱暴走を防いでいます (クーラーがほしい!).

他にもイラストのようにちょこまかといろいろ改造してあります。でも、ぼくとしてはあと、64K RAMボードをなんとかしたいと思っています。これがあればCP/Mも動くし、BASICをRAM上で動かしているいろ変えられるし…。

●怠慢君

このくらいいっぱい改造してある人は他 にいるだろうか? もし,いたら発表して みてください。参考にして,さらに改造し たいと思います。

それにしても、ほんまもんのジョイスティックはいいですよ。







PiO編集部の

自慢語

わ~い! 今日は2月14日. みなみりょうこちゃんから、チョコレートが送られてきました、りょうこちゃん、ありがとう! 読者のみんなはチョコ、もらえたかな~!?







原稿募集

読者の皆様の身近な話題を募集しています。パソコン・ショップの紹介、クラブの紹介、イベントの記事、その他パソコンやエレクトロニクスに関するユニークな話題など、どんな情報でも構いません。

写真かイラスト(どうしてもない場合は 結構ですが、なるべく付けてください)に 原稿を添えて、「PiO編集部 情報局係」 まで送ってください、採用の場合には当社 規定の原稿料をお支払いいたします。 回



▶ドラゴンスレイヤーやっとドラゴンの首を1つやっつけることができました。いや一疲れるゲームですねー、7時間ぶっとーしてプレイしたんですが、困ったことがおきました。パワーストーンを全部(室箱の中も)使ってしまったので、パワーが上がらないのです。ドラゴンが倒せないよー。
(357パイソン)


CONTRACTOR LETTERS TO THE PROPERTY OF THE PROP



郵便屋さんムク

MZ-2200/2000

郵便配達のアルバイトを始めた小 犬のムク君も、いまでは立派な郵便 局員になって、新しい配属先で今日 もいっしょうけんめい郵便を配達し



ていました.

でも、またまたあの邪魔者どもが 現われたのです。そう、あのワニワ ニとゴジゴジが…。





Snighzer

愛機"スナイザー"に乗り、"KILLER" を破壊せよ! エネルギーはすぐに なくなってしまうから、"謎の物体" に体当たりせよ、すべての機能が復



活するであろう.

なお、景色は自機を中心に動いて いくので、感違いをしないように.






ピカゴロドン

PC-8800シリーズ

あるところに、PIKA君とGORO 君という2人の仲良しがいました。 そしてある日、戦争を始めようとし た悪人のおじさん達が、飛行機に乗 って2人の所へやってきました.

そこでPIKA君は、GORO君を守る ために悪人のおじさん達をカミナリ でやっつけようとしましたが…





ソルジャー MZ-1200・80K/C



宇宙空間の戦場に、たった1人で 取り残こされてしまったあなた。だ がSOLDIER (ソルジャー) であるあ なたに、泣き言は許されない。

刻一刻と近づく敵軍を相手に、あ なたは1人で戦わなければならない。 はたしてあなたは生き残ることがで きるか。



ミッドナイト・ランナー

VIC-1001

A国No.1のスパイであるあなたは、 敵B国へ侵入し軍事機密を入手した。 と、そこまではよかったのだが、ち ょっとしたドジから防犯センサーに 引っかかってしまった。

未完成の橋伝いに国境へと向かう あなたに、敵の最新戦闘機が襲いか






リアクター FM-7

PC-8000シリーズ上では九死に一生を得、無事反応炉の爆発を防いだ連邦科学アカデミーの一団であったが、またしても空間流制御実験プラントの見学中に何者かの攻撃を受けた。はたして、今回も無事手動でプラントを作動させることができるか?





ULTAN PC-8000シリーズ



PC-8001のカラーグラフィックを 使ったパズル+リアルタイムのこの ゲーム.

あなたはウルタンを操り、増幅ブロックや爆発プロックを上手に利用して、スパタンを音波で退治してください。

なお,このゲームは運だけでは決 して解けませんよ.頭を使わなくち ゃね!



PIO INDEX





あなたは真珠狩りのダイバーです. 今日も深い海の底へ潜って、いっし ょうけんめい真珠を取っていました. しかし海の中では、タコ・カニ・ク ラゲの邪魔者コンビや, フジツボ, ウニなどが、あなたを狙っているの でした.




デッド・ヒー



カーレースのゲームにもいろいろ なタイプのものがありますが、こい つはちょっと異色なタイプです. 「アレーッ! たしかこっちが前だ ったはずなのに~」てなぐあいに, 車が思うとおりには動いてくれない のです. はたしてあなたは, 何秒で

このゲームは、4人版のオセロ・ ゲームといった感じのもので、盤は 角を多くするために8角形をしてい ます

4人のコマはそれぞれ♣, ♦, ♥, ♠の4つ、4隅を取ればこっちのも の! なんてことは、このゲームで



GG PC-8001mkII

ゴールできるかな?

君は幽霊退治の専門家、GG(ゴー スト・ギャザー) 君。今日もとある御 屋敷に住み付いた、悪い幽霊どもを 退治するために出かけてきました。



でも、敵もなかなかのもの. うま くシューター、トロッコ、はしご素, リバース・ハートを使い、一匹でも 多く退治しょう.



スロット・ベーダー PC-6000シリーズ



インベーダーゲーム+スロットマ シン. そんなゲームがこれ,"スロッ ト・ベーター"です。

敵を撃つにも頭とタイミングを使 い、ドラムの数字がみごとにそろう ようにしないと、高得点は望めませ hs!

エスケーブ MZ-700/1500



あなたの任務は、一刻も早くこの えたいの知れない小惑星から、シャ トルに乗って脱出することである。

しかし、この小惑星にはいろいろ な所に、さまざまなエイリアンがい る。はたして生きてこの小惑星から 脱出できるのか?

3D-パニック


ふとしたことから, 異次元空間の ようなこの3D迷路に迷い込んでし まったあなた. しかも, 迷路の中に は大人や子供のエイリアンが, そこ らじゅうにウジャウジャとうごめい ており、おまけにエイリアンの卵ま で出てくるしまつ…. いったいここ は、どうなっているんだ~.



PROJECT XX

「PROJECT XX」. それは慣性編 隊飛行で奇襲攻撃を仕掛けてきた, 敵UFOを撃破するための作戦に付け られた名前だ.

この作戦のため、あなたはビーム 砲を搭載した宇宙戦闘機に乗り込み, 宇宙空間へと飛び立っていった。



Gum Gum World PC-6000シリーズ

ガムで挾んでいろいろなモンスタ ―をやっつけるという,一風変わっ たこのゲーム.

でもそう簡単にはモンスターをや っつけることができません。よく考

えないと, 幅が狭くてガムが出せな かったり、モンスターの片側をガム でくっつけても反対側に回れなかっ たりと、とにかく大変です.

TANNO



パソコンでお絵描き

グラフィック・ツール

■PiOなCGイラスト■



MOVIE

33-37-19

アメリカ映画/東宝東和提供

カリフォルニア州の片田舎に住む若者アレックスがゲーム・マシンで94万点という 最高新記録をマークした。

実はこのゲームは地球でただひとりの宇宙戦士=スターファイターを選ぶスカウト・マシンだった。

その夜,無気味な金属音とともに見たこともない車が現われ,なかば強引に,そして惹きつけられるようにアレックスは車に乗せられ,アッという間に車はアウタースペースに飛び出してしまった.

スペース・カーはとある惑星の宇宙基地に入った。その中でアレックスは,あの「スターファイター」ゲームで自分が操縦した宇宙戦闘機「ガン・スター」そつくりのものがところ狭しと配備されているのを見た….

この映画は地球の若者が,ゲーム・マシンをきっかけとして,全銀河を守る宇宙戦士になってしまうというスペース・アドベンチャーです。

各惑星から選ばれた輝ける栄光のエリート戦士たちはすべて, 奇怪な姿, 不思議な 類をしたエイリアン. 独創的なデザインは もちろん, 表情の豊かさや, すみずみまで



神経をいきとどかせたキャラクターメイキングは、本当にこんな異星人がいるのではないかと錯覚するほどです.

また、アレックスをはじめとするスターファイターたちが繰り広げるスペース・ファイトは迫力満点で、大宇宙狭しと飛びかう宇宙戦闘機と次々にとびだす新兵機は奇想天外なアイデアが盛りだくさんです。

製作は、映画、テレビ界屈指のベテラン、 エドワード・O・デノート、監督は新鋭二 ック・キャッスル、脚本には小説家として も活躍中のジョナサン・ベテュマル、

SFX (特撮) デザインは「スターウォーズ」「未知との遭遇・特別編」「レイダース/失われた聖櫃」の実力派ロン・コップ、アート・ディレクターには「E.T.」のジェームズ・ビッセル、さらに「トロン」「2010年」ではおなじみのジョン・ホイットニー・Jrがコンピュータ・グラフィックス総指揮・製作を担当、コンピュータを使って230シーンにも及ぶ壮大な場面を作りあげたのは「E.T.」「ゴーストバスターズ」を手がけたデジタル・プロダクションズ、

この映画は、ゴールデンウィークに全国でロードショー公開される予定です。



PC-8001mkIISR

NEC(日本電気株式会社・日本電気ホームエレクトロニクス株式会社)は PC-8000シリーズ, PC-8800シリーズの上位機種として, PC-8001mkIISR, PC-8801mkIISRの2機種の販売を始めました。PC-8001mkIISRとPC-8 801 mkII SRは、それぞれ従来機とソフトウェア、周辺機器の互換性があり、し かも新しいハードの追加によりグラフィック、サウンド、スピードの点で大幅 に機能アップされた高いポンテンシャルを持つパソコンです。

モードと互換性

PC-8001mk II SR, PC-8801mk II SR (2 はそれぞれ、BASICのモードが3つずつあ ります

PC-8001mkIISR

0	N-BASIC	(Ver.	1.6)
2	N ₈₀ -BASIC	(Ver.	1.2)

N_{80SR}-BASIC (Ver. 1.0) PC-8801mkIISR

N-BASIC (Ver. 1.5)

N₈₈-BASIC V1 (Ver. 1.4)

N₈₈-BASIC V2 (Ver. 2.0) 両機とも●、2のモードは互換性を徹底 したモードで、市販されているソフトウェ

アは、ほとんど何も手をつけずに走ります。 PC-8001mk II SRの 3のモードは、640 ×400ドットの高速グラフィック, FM音 源による音楽機能など、拡張されたハード ウェアをサポートするモードです。またこ のモードでは、N₈₀-BASICでCMDを付け ていたコマンドが、CMDを付ける必要が なくなっています.

PC-8801mk IISRの❸のモードも、アナ

よる音楽機能など, 拡張されたハードウェ アをサポートするモードになっています. ただし、アナログRGB、音楽機能をサポ ートしている拡張命令が使えるようにする ためには、NEW CMDというコマンドを 実行しなければなりません.

ログRGB、高速グラフィック、FM音源に

| 速化について

PC-8001mk II SR, PC-8801mk II SR (はそれぞれ、3つのモードがあるのは前章 で説明したとおりですが、さらに各モード にはS(標準モード)とH(高速モード)の2つ のモードがあります.

Sモードでは従来のPC-8001mk II, PC-8801mk II と同じ速さですが、Hモードで は演算速度, 描画速度が従来機よりも高速 になります(表1,2)。これはハードの改 善により、PC-8001mk IISRの場合ではグ ラフィックV-RAMを常にアクセスできる ようになっているため、PC-8801mk IISR の場合ではCPUの停止するケースが少な くなっているためです.

ここで

のモードについてもう少し説明 を加えておきます。

表1 メーカー発表の速度比

機	種	演算速度	描画速度	スーパーラン・モード
PC-8801m		1.1倍	最大10倍 最大40倍	N _{80SR} -BASIC N _{88V2} -BASIC

※倍率はそれぞれの従来機に対する改善率を示す 表 2 SモードとHモードの速度比

real property of	РС	-8001	mkII	PC-8801mkIISR				
今月号に載ってい るPiOのゲーム	N-B	ASIC	N80-E	BASIC	N-BASIC		N88-BASIC	
3110077 2	s	н	s	н	s	н	s	н
PIKA GORO DON				/			1	2.81
GG			1	1.08				
ULTAN	1	1.004		/	1	1.43		

※各ゲームとも,ある動作を繰り返した時間を測定し,最もスピ - ドの遅いものを基準(1)にしています。PIKA GORO DONの場 合、HモードではSモードの約3倍のスピードがあります。

E3 DC-9001mk II SDとDC-8801mk II SDの主か機能仕様

機 能	仕	様
CPU	μPD780C-1(Z80	A互換)
	クロック約4MHz	:
RAM	ユーザーズ・メモ	リ64Kバイト
	スロット内増設可	「能 32Kバイト
	または128Kバイ	ト単位
	グラフィック用V	-RAM 48KB
	(注)PC-8801mkI	ISR の場合は32
	Kバイト増設RAI	Mボードは使えま
	th.	
テキスト表示	最大80文字×25行	ř
音楽機能	6重和音×8オク:	ターブ
	内3和音はFMカ	式により各種の
	音色を出せる	
プリンタ・インターフェイス	セントロニクス社	仕様準拠
回線インターフェイス	RS-232C規格に ³	톧拠

両機とも③のモードではHモードにロッ クされてしまいます.S のモードはありま せん。これでハード的に高速になるわけで すが, さらに新しいハード(グラフィック V-RAMを効率よくアクセスするもの)を 活かすBASICが立ち上がるので,この上で 動作するソフトはより高速になります.

2. 個別仕様

能 PC-8001mkIISR PC-8801mkIISR

ı	機能	PC-8001mkIISR	PC-8801mkIISR
			20 00 00000
	BASIC ROM	N80SR 40Kバト	N88V1/V2 64Kバイト
		N, N80 32Kバイト	N,モニタ 32Kバイト
	文字フォントROM	カタカナ, ひらがな	カタカナのみ
		4Kバイト	2Kバイト
	カラー		
	グラフィック表示		
ı	640×200 Fy h	8色1画面	512色中8色1画面
	010712001 71	O C I MIM	(アナログRGB対
			応ディスプレイ使
			用時)
			8色1画面
		7.5 M. S. L.	(それ以外の場合)
	320×200ドット	8色2画面	
	モノクロ		
	グラフィック表示		
	640×200ドット	モノクロ3画面	同左
	320×200ドット	モノクロ6画面	
	640×400 ドット		モノクロ1画面
			(専用高解像度ディ
			スプレイ使用時)
	重ね合わせ、なら	テキスト画面とグ	テキスト画面とグ
	びに表示優先度の	ラフィック画面の	ラフィック画面の
	設定	間、およびグラフ	間の重ね合わせの
		イック2画面間で	み可能
		可能	-, ,,,,,
	CRTインターフェース	-9 NG	
	多色カラーCRT		アナログRGB同期
	APN CKI		信号分離方式
	カラーCRT	RGB同期信号分離	
	モノクロCRT	コンポジット・ビラ	
	家庭用テレビ	カラーアダプタ経過	
	キーボード	JIS標準配列準拠	同左
	T	一体型	セパレート型
		CONTRACTOR NAME OF TAXABLE PARTY.	
		ステップスカルプチャ	同左
	***************************************	シリンドリカル	同左
	漢字ROMボード	オプション	文字構成
		文字構成	16×16ドット
		16×16ドット	半角表示可
		半角表示可	JIS第一水準漢字
		ADDITION OF THE AND INCOME.	
		半角表示可	JIS第一水準漢字
		半角表示可 JIS第一水準漢字	JIS第一水準漢字 2,965種
	フロッピーディスク	半角表示可 JIS第一水準漢字 2,965種	JIS第一水準漢字 2,965種
	フロッピーディスク (5インチ)	半角表示可 JIS第一水準漢字 2,965種	JIS第一水準漢字 2,965種
		半角表示可 JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種	JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種
		半角表示可 JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 PC-80S31用	JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵
	(5インチ)	半角表示可 JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 PC-80S31用 インターフェイス内蔵	JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵 320K/ゾト/ドライブ
	(5インチ)	半角表示可 JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 PC-80S31用 インターフェイス内蔵 インターフェイス	JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵 320Kパイト/ドライブ インターフェイス
	(5インチ) (8インチ) カセット・	半角表示可 JIS第一水準漢字 2、965種 非漢字 約700種 PC-80S31用 インターフェイス内蔵 インターフェイス オプション	JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵 320K・インターフェイス オブション 600/1200ボーFSK
	(5インチ) (8インチ) カセット・ インターフェイス	半角表示可 JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 PC-80S31用 インターフェイス内蔵 インターフェイス オプション 600ボーFSK方式	JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵 320K・イトドライブ インターフェイス オプション 600/1200ボーFSK 方式
	(5インチ) (8インチ) カセット・ インターフェイス 汎用I/O	半角表示可 JIS第一水準漢字 2、965種 非漢字 約700種 PC-80S31用 インターフェイス内蔵 インターフェイス オプション	JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵 320K・インターフェイス オブション 600/1200ボーFSK
	(5インチ) (8インチ) カセット・ インターフェイス	半角表示可 JIS第一水準漢字 2.965種 非漢字 約700種 PC-80S31用 インターフェイス内蔵 インターフェイス オプション 600ボーFSK方式	JIS第一水準漢字 2,965種 非漢字 約700種 最大2ドライブ内蔵 320K・イトドライブ インターフェイス オプション 600/1200ボーFSK 方式

PC-8001mkIISRは、640×200ドットの カラー8色 とPC-8801/mk II と同じグラフ ィックになりました。 さらに, この画面を 320×200ドットのカラー8色画面2枚にして, または640×200ドットのアトリビュート・ カラー画面 3 枚、320×200ドットのアトリ ビュート・カラー画面6枚として使うこと ができます.

カラー8色の画面として使うときには, テキスト画面と640×200ドットの画面, ま たはテキスト画面320×200ドットの画面2 枚との間で、画面を切り換えたり、優先順 位を付けた画面合成ができます.

PC-8801mk II SRの方は相変わらず640 ×200ドットのカラー8色の画面, または 640×400ドットの白黒画面と従来と変化な く, しかもPC-8001mk II SRのような画面 の使い方はできません.

ところが, 本体と同時に発売されたディ スプレイPC-KD851(¥158,000), またはニ ューメディア対応TV(21ピンRGB対応)を 使うと、512色の中から自由に8色を選んで 表示できるアナログRGBという機能が使 えるようになります。これを使うと、微妙 な色の表現や画面のフェード・イン, フェ ード・アウトといった今までのRGBでは できなかったことが、簡単にできるように なります.

❸PC-8801mkIISRのアナログRGB画面



●PC-8801mkII SRのアナログRGBを使ったフェード・イン





シンセサイザ内蔵


PC-8001mk II SR, PC-8801mk II SR &



●PC-8001mkII SRは640×200ドットのグラフィックに



2 PC-8001mkⅡSRは優先順位を付けた画面合成が自由自在







もPC-6001mk II SR/6601SR と同じように FM音源のサウンド機能が搭載されています。

FM音源では様々な楽器の音や効果音を 出すことができますが、実はこのデータの 設定が大変なのです。ところが両機ともそ



類のデータを用意しています.

49種類のデータの中には、ピアノやパイ プオルガンなどの楽器の他, 救急車やレー ザーガン, 小鳥のさえずりなどの効果音な どがあり、 N_{80SR} -BASICや N_{88} -BASICV2 から、誰でも簡単に使うことができます。

別売のキャプテンアダプタを使うと, PC-8001mk II SRでランク1パターン端末 (16色), PC-8801mk II SRでランク2標準 ハイブリッド端末(16色)としての使用が可 能になります。また別売のインテリジェン トテレホンPC-8269を利用することにより、 多機能電話機として利用できるなど、ニュ ーディアへの対応も充分考慮されています. この他、PC-8001mk IISRではひらがな

が使える、エディット・コマンドを初めと するモニタの強化、PC-8801mk IISRでは キーボードが使いやすくなった,内蔵のデ ィスク・ドライブが静かになったなど細か い点で数多く改善されています.

《価格》

PC-8001mk IISR

¥108,000 PC-8801mk IISR model10(FDDなし)

¥168,000 PC-8801mk IISR model20(FDD1台内蔵) ¥213,000

PC-8801mkII SR model30(FDD2台内蔵)

¥258,000





最近、日本のリアクション・ゲーム(プレイングの要素が加わったゲームが増えてきました。そのため、ス トーリー性あふれるゲームになっています。"アメリカのゲームに追 いつけ、追い越せ"、ソフト・ハウスの皆さんの健闘を期待したいで

このゲームでは、まず効果音にビックリ してしまいました。電話の音、×××の音、 鳥のさえずりなど、とてもFM-7のもの とは思えません. また、漫画家の槙村ただ し氏がプログラムを作ったというだけあっ て,ストーリー性も抜群なのです。

しかも、命令などをカーソル・キーで指 定するという方法を採っているので、"ア ドベンチャーは入力が面倒だからいやだ" という人でも簡単にゲームができるのです. かといって、やさしすぎるというわけでも

カセット ¥4,800 ディスク(2枚組) ¥7.800

+-ないので、まずは安心を



雷の鳴る中、親友アキラの家へ行ってみると…。

アマゾンの奥地にある部落。ここにはエルドラ ドの秘密が?




《問い合わせ先》㈱エニックス

東京都新宿区西新宿7-1-8

☎ (03) 366-4345

おなじみS.A.G.A.シリーズ第5弾



歩き回ったすえに出くわしたガイコツの扉.

Star Craft FM-7/77

PC-8801/mk II/SR, PC-9801/E/F ディスク(5インチ、5インチ2DD)¥7,800 ディスク(3.5インチ)¥8,800 アドベンチャー

今回の舞台はドラキュラ城。 そう, あな たは旅の途中で道に迷い、ドラキュラの古 城へと迷い込んでしまったのです。 3日間 のうちに城を抜け出さないと、ドラキュラ に血を全部吸われてしまいます。

S.A.G.A.シリーズも, これで5作目. 今までとは画風が変わり, 右の写真のよう にドラキュラの古城をきれいに描いていま す。この絵はストーリーから思い浮かべる ほど不気味ではないのです。 が,ストーリ 門は固く閉ざされたまま、どうすれば抜け出せ るだろうか、



-とマッチしていて、ほどよい雰囲気を演 出しています。

《問い合わせ先》㈱スター・クラフト

₹ 171 東京都豊島区雑司谷3-22

7 (03) 988-2988

町から町へ、荷物は大事に運びましょう

常にロバの背に積んである荷物を狙う盗



カワイイ子には目がない、仕事も忘れて恋に花

ウインキーソフト PC-8801/mk II/SR ¥4,500 カセット

ディスク ¥6,800 リアクション

族やインディアン, どうやればいいのかわ かっているけど思いどおりに動いてくれな いロバ、インディアンがたくさん殺される と怒ってMr.ウインキーを襲撃してくる酋 長、と個性のあるキャラクタがたくさん登 場するゲームです.

その中でも特に、女の子に近づいたとき のMr.ウインキーは悲惨. プレイヤーの命 令を無視して女の子を追っかけちゃいます (そのかわり、ダメージが回復したりしま すが…)。気をつけないと大切な荷物がな

インディアンの襲撃! 踊りまわる酋長が憎ら



くなっちゃいますよ。

《問い合わせ先》 ウインキーソフト

大阪府大阪市北区鶴野町1-3 安田ビル

☎(06)372-8566

麻雀狂

麻雀学習用ソフト(?)の登場!

この"麻雀狂"は、超初心者モードを持つ という、画期的なソフトです。なにしろ、 切牌の判断ができない場合はコンピュータ が自動的に切牌をしてくれるのですから.

かといって, コンピュータが弱いという ことはありません。しかも一定時間内に切 牌できないと、コンピュータが勝手に切牌 してしまうという制限まであるのですから やっかいです.

"麻雀を覚えたい"、"麻雀に強くなりたい" という人に安心してオススメできるソフト

VING SOFT

X1/C/D/turbo カセット ¥3,800 QD ¥4,800 MZ-1500

思考型



(壶)

一回ぐらい鳴いとけばよかったのかなぁ。



《問い合わせ先》 コンピューター・ビング 靈013 秋田県横手市八幡石町27

☎(0182) 33-4767

クイズ+西遊記+双六のニュータイ

案内役に孫悟空を従え, 中国に関する 300もの質問に答えながらシルクロードを 旅するという、ちょっと変わったタイプの ゲームです、遊び方は双六と同じで、正解 すれば前進, 間違えればバックします.

ゲーム自体はリアルタイムではありませ んが、落とし穴やワープ・ポイントなど危 険がいっぱいで、スリリングなゲーム展開 はなかなかのもの. 残念ながらPiOの読者 にはちょっと難しいけれど、お父さんやお 母さんと一緒に考えながらプレイすると楽

DATA POP

PC-8801(+漢字ROM)/mkII/SR ディスク(2枚組) ¥9,000 クイズ プ・ゲーム

石窟で有名な敦煌。ミス敦煌が道案内をしてく れます



しいと思います。 (面)

牛魔王はそう簡単に通してくれそうにありませ



《問い合わせ先》 データ・ポップ

₹150 東京都渋谷区恵比寿西1-16-1-411

☎(03)461-1848

ファンタジアン

"Eleven Seed"の力を解き放つ者は?

最近流行りの, 自分でキャラクタを作っ て何人かでパーティを作るタイプのロール



キャラクタ作成中の一コマ. 役作りは慎重に.

XTAL SOFT PC-8801/mkII/SR カセット ¥5,800 ディスク ¥7,300ロールプレイング

プレイング・ゲームです. こういうタイプ のゲームは、ゲームをし始めるまでに時間



戦闘シーン. この敵には魔法が効かないらしい.

がかかりますが、登場人物になりきって楽 しめるという利点があります。

さて、このゲームで使える魔法は(破壊 の呪文)16種プラス(治療の呪文)16種の計 32種. おまけに商店にある武器, 防具だけ でも22種類もあるので、相当強くなったこ ろには(時間がかかるのはプレイヤーのせ いかな?)、呪文の使いわけなど頭を悩ま しそうです。リアルタイムな戦闘シーンは 慣れないとちょっと難しいかな?と思いま すが、その分ゲーム展開はとってもスピー ディです. (表)

《問い合わせ先》 クリスタルソフト株

₹533 大阪府大阪市東淀川区豊新3-8-11

3(06)326-8150

練習モードも備えた本格的レーシング・ゲーム

オリジナル・コースデータ8種類プラ スコンストラクションによるコースデータ 8種類、という本格的なレーシング・キッ トがこのゲームです。 オリジナル・コース はモナコ, FUJIなどカーキチでなくても 知っているようなコースばかり。しかも, コンストラクションはとても使いやすく、複 雑なコース作りも自由自在.

また,グラフィックも陰影のついたリア ルな3D表示で、そのくせスピードも充分 すぎるほど、憎いばかりによくできている

Carry Lab. PC-8801/mkII/SR カセット ¥4,800 リアクション - ドをもっと落とさないと曲がれそうにあ



ゲームです

(m)

エジプトで1人で練習してみました



《問い合わせ先》 株キャリーラボ

熊本県熊本市大江6-25-25 ₹862 金子ビル1F

2 (096) 363-0211

J87A DSTUKA(シツーカ)

高度なテクニックが要求されます

高速 3 D表示のシューティング・ゲーム です。ゲームの目的は、とにかく敵機をや っつけること、残念ながら大きな爆発シー ンはありませんが(スピードが落ちるから でしょう)、陰影のついたキャラクタ表示 はとってもリアルでスピーディ. しかも, "宙返り"や"背面飛行"といった高度なテク ニック(?)も自由に駆使できるから驚きで

Mi-cro-net X1/C/D/turbo カセット ¥4,800 イスク ¥6,800 リアクション



ハイ・テク"背面飛行"で後ろの敵をやっつけろ!

高度を合わせるのがなかなか難しい.でも,そ



《問い合わせ先》 何マイクロネット ●064 北海道札幌市中央区南10条西15丁 ムラカミビル3F

☎(011)561-1370

うちのタマ知りませんか

ちょっとアドベンチャーほい アクション・ゲーム



ねずみやこうもりにいじめられながらも, タマ は飼い主の元へと行くのでした.

ソニー SMC-777 ディスク ¥5,000 リアクション

このゲームの主人公は、"うちのタマ知 りませんか"の張り紙(?)で有名になった 迷い子のタマです。あのかわいいキャラク タがそのまま画面の中に現われただけでな く,歩いたり,飛んだり,伏せたりする様 子はもう"かわいい!"としか言いようがあ りません.

しかし、舞台である3丁目は全部で120 画面分以上,何種類もの敵が何種類ものパ ターンで襲ってくるなど、今までのスクロ ール型ゲームをはるかに超えています。決

ヤッタネ! タマとポチの感動的再会シーン



してかわいいだけのゲームではありません. (西)

ソニー株 《問い合わせ先》

₩ 東京都品川区北品川6-7-35

☎(03)448-3311

黄金城ブールーはどこに?

パズル(建物の中), ロールプレイング (ストーリー), リアクション(遊び方)と3 種類のゲームをミックスしたような贅沢な ゲームです.

敵は建物の中にいるロボットくらいしか いないのですが、ブルータスには"ロボッ トよけのボール"しかないので、どこに置 くのが一番いいかをまず考えなければなり ません. ロボットに捕まると(特に2体の ロボットに捕まると恐しいくらいに)どん どんパワーが減っていきます.

慣れないうちはロボットに捕まって即ゲ

HOT • B PC-6001(32K)/mkII/6601/SR ¥3,800 カセット リアクション

ロボットが守っている建物の中. 食料やらキーなどが隠されています.



ーム・オーバーになりがちで、クサッてし まうかもしれませんが、コツをつかむと面 黄金城ブールー目指してつっ走れ!



白いゲームです。

《問い合わせ先》(株)ホット・ビィ

●164 東京都中野区東中野4-4-1 丸新ビル5F

☎(03)360-3623



和歌山市 SUNRISE



寒河江市 SHINYA



玻村早央 松戸市



羽曳野市 GAIZERE



福山市 しでんあきら



PC-8001mk II 専用オール・マシン語ゲ ームです。少し難しいかもしれませんがや ってみてください.

■プログラム・インフォメーション

音	マシン語 9E00~DE27 BASIC
面 白 さ 動き・操作性 サ ウ ン ド	!!!! → → → → → ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
編集部評	完成度も高く最高に面白い!でも、 今までにあったゲームと本質が同じです。もう一工夫というところです。 (A)

プログラムの入力・ と行方法

まずリスト1のBASICプログラムを入 力し、カセットにセーブします。そして、 リスト2のマシン語プログラムを入力し、 BASICプログラムの後にセーブします。



シューター

トロッコ





リバース・ハートを 取ると⇒

敵が向きを変える





ご素の下でジャ ンプすると⇒

はしごが現われる

充分プログラムが間違ってないか確かめ たら、テープを巻き戻し、BASICプログ ラムをロード、RUN(ファンクション・キ ーで) してください。マシン語プログラム を自動的に読み込みデモが始まります。

ゲームの説明

デモの最中に SPACE キーを押すとゲ ームが始まります。

あなたはテン・キーの2468を使 ってGG君を動かし、 SPACE でジャンプ したりしてはしごの下に敵を集めてくださ い、そうしてはしごの上で2回ジャンプす るとはしごの上が落ちて敵が死にます。 一 度にやっつければ点数はたくさん入ります。 たとえば16面に出てくる20匹を一度にや っつけると15万点入ります。

画面に出てくるものとして、シューター、 トロッコ, はしご素, リバース・ハートが あります。シューターは下にすべり降りる ときに使います。トロッコはうまくジャン

プして乗れば反対側に行きます。しかし、 敵が2匹のときにトロッコに乗るとうまく いかないことがあります。 はしご素という のはジャンプしてこれに触るとはしごが出 てくるというものです.


最後にリバース・ハートは、ジャンプし て触ると煙が出てすぐ近くについてきてい る敵の方向を変えるというものです。

プログラムはオール・マシン語です。アド レスは9E00H~DE27Hで、そのうち 9E00HからBFFFHまでがデータ、残りが メイン・プログラムです。スタート番地は C000Hです.

仮想V-RAM1は、壁があるかないかな どの判定を行ないます. 仮想V-RAM2とい うのは、V-RAMに描かれている面の絵を そのままロード、転送してあります。これ はキャラクタを消すときに図2のようにす るためです.

-	アドレス・マップ
アドレス	内
C114	画面CLR
C142	キャラクタ (16×16) ロード・ルーチン A: キャラクタ, HL: V-RAMアドレス
C1C8	キャラクタ (4×8) ロード・ルーチン DE:データ・アドレス, HL:V-RAMアドレス
C1F5	キャラクタ (16×16) 消去ルーチン HL: V-RAMアドレス
C2A0	音出しルーチン A:音程 DE:長さ
C247	xy座標→V-RAMアドレス HL:xy HL←V-RAMアドレス
C296	タイマー HL:ループ回数
C3E8	サウンド HL:データ・アドレス 00があるまで音出し
C41D	キャラクタ (8×8)ロード・ルーチン DE:データ・アドレス HL: V-RAMアドレス C:カラー
C43A	文字を1文字出す A:キャラクタ HL:xy座標 C:カラー
C461	文字を1行出す DE:データ・アドレス HL:xy座標 C:カラー
C500	キー入力処理
C67C	自分が下に落ちる処理
C784	はしご落とし処理
C806	敵処理
C897	敵と自分の座標比べる
CDB9	小さい字の点数を出す処理
CE4B	スコア加算表示 BC:点数
CF00	初期設定
D15A	CMD SCREEN②→2か3に切り換えるルーチン
D171	工サ処理
D1F2	ハート処理
D29D	自分がやられる処理
D3CD	CMD SCREEN 2, 0, ⑦→0~7 に変えるルーチン
D4D0	デモ1
D557	₹ E 2
D8A0	はしご素処理
D929	シューター処理
DAC9	トロッコ処理

メモリ・マップ 図 1




デモなどの文字は、初めに☆を出してそ の後に文字を出しています。C43AHのル ーチンを呼ぶとき、Cレジスタに入れる数 は、データとANDをとる数になります。 赤なら55H、緑ならAAHが入ります。 キャラクタロード・ルーチンは、本に載っ ていたものを参考にして作りました。あま り難しいところではないので、逆アセンブ ルでもして解析してみてください。


PC-8001mk II もマイナーになってしま ったようですが、見捨てないで使ってあげ てください.

話は変わりますが、この前某社のソフト の移植をしたいと思い、そこの人と話して することになりました。そして自分のが出

図 2 仮想V-RAMとV-RAM




6面からはいろんなものが登場



来上がってから他の人の移植版がソフトに なったことを知りました。もう1人いるな んて知らなかったので驚きましたが、担当 の人は「やったことに対しての報酬はあげ ます」と言ったので、良かったと思ってい ました

しかし結局報酬はくれず(こんなことだ ろうと思った)、「あげる」と言った担当の ■ リスト1 GGローダー BASICリスト

図 3 キー操作



人は退社した(ほんとうかどうか定かでは ない)と言われました。そして「今度移植 するソフトがあったらあなたを優先する」 と言われて終わってしまいました。とんだく たびれもうけでした。皆さんも気を付けて ください. ではまた.

P.S. 今だに移植の話はこない。

门参考文献

塚越一雄: PC-8001



Add +0

20 30 WIDTH40,25:CONSOLE0,25,0,1:CMDCLS3
40 PRINT " 99"47 D-h" +10":LOCATE0,20,0:C OLORO

+8

50 FORAD=&HE000TO&HE009 60 READA\$:POKEAD,VAL("&h"+A\$):NEXT

+5

70 L\$="mon"+CHR\$(13)+"g=000"+CHR\$(13)+"g 9=00"+CHR\$(13)+CHR\$(0) 80 POKE&HEA68,0:AD=&HEAC0:FORI~1TOLEN(L\$):POKEAD, ASC(MID\$(L\$,I,1)):AD=AD+1:NEXT 90 POKE&MEA68,255 100 DATA 3a,66,ea,e6,07,f6,0c,c3,c8,5d

リスト2 GG マシン語リスト

+B +C +D 21 00 9E 00 00 00 00 00 00 +7 23 00 +9 +A 00 00 Bø 9E00 F3 9E10 FB 3E 03 10 D3 E2 01 00 C0 00 00 99 ED :87 11 90 99 00 00 : 7E 9E20 00 9E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A A8 00 01 69 00 05 40 3C F3 FF F9 00 06 66 99 55 00 05 00 A5 00 55 99 49 00 15 99 55 FF 00 00 00 : 00 9F40 00 00 40 00 AC 00 FC F2 3F C5 6F 3F 09 FF 9A F5 BC 00 00 BC 40 OF 00 : B6 9E50 ØA 3F A9 9E60 03 AA 55 C5 FA 05 3F 80 A5 FF A9 5A EA 80 CA AA A8 00 01 69 :8D ØA. F0 55 F5 15 55 FF 55 FE 40 :FF 00 9E80 9E90 9EA0 00 FF 05 40 FB C0 3C F3 96 66 00 40 0F 66 2A 69 F3 67 AB C0 09 99 0A AF AØ 00 00 03 ØA. AA 96 80 : 6B FØ 55 00 9FB0 92 AA 5A AA 00 00 05 3F 79 15 0F 7A A8 05 99 01 30 55 C5 99 A5 FF 55 F5 55 40 40 : FF 9EC0 40 00 FF FE :F8 9EDØ 00 00 : 43 FB FC AA 00 96 92 66 2A 67 A8 FD 99 AA 03 FF 99 81 AA 80 00 AA 82 F0 0F 8A 9EF0 ØA. 05 E9 44 8F 77 45 85 08 62 EC 0E 0E 48 95 54 A0 :45 Sum +C +D 15 55 0F FF 0A AA Add +0 A5 55 FF F5 99 AF 00 05 40 3F C0 09 9F00 9F10 99 5A AB 00 01 05 40 3C 69 F3 55 C5 40 40 :FF 99 FE 96 40 :F8 66 2A 69 F3 66 9F20 9F30 03 02 FB C0 AA 00 : 6B FF 06 67 00 15 CF A8 55 C5 66 99 95 0A A5 A0 55 F5 99 99 49 F9 :C1 AA 99 FF 00 40 70 9F40 00 5A AB 00 01 30 F6 00 05 40 F9 FD 40 C1 7F 09 FE FF 00 FF :34 99 39 54 F9 99 99 CA 30 AA 00 : C4 : 58 FF 9F60 F3 EA AA AA 00 55 69 01 53 CF 00 F9 99 3A AA AA AC 40 3C 90 A3 99 55 5F 99 5A FF AA 2A AA A5 AC 00 E8 01 EA 30 00 50 FC 01 55 3F 55 FF : CE 9F80 00 9F90 9FA0 50 6F 00 FF 01 00 00 00 00 3E 3E AØ A6 02 60 AF 00 0F 6A 00 00 8F 40 FC 55 BF FC 54 9FB0 02 AB 6A 80 55 5F FA 50 FC 00 55 53 69 CF 40 30 91 5A FF 55 FF A5 00 01 : CC 01 02 Fø 50 00 9FD0 01 00 AA AO CO 93 D9 99 90 00 66 60 96 2A AB 00 00 0A A9 99 00 OF FF 00 . 5F

E9 AD FE 69 9F 4E 47 68 02 CE DC C3 20 D3 91 B0 :3C

+3 +4 +5 +8 +B +D Add +6 2A 50 A5 99 00 01 55 53 69 CF 40 30 01 00 55 5F 5A FF 50 FC 01 01 A010 01 53 D9 2A 55 53 D9 66 82 55 5F FA :EC :99 :CC :B9 A020 A030 CØ AØ 7F 3E 99 A8 42 0F 02 03 AA FØ 55 AA FF 55 FF AA AD EF FF 90 66 AA 5A F 66 AO 5A F 6D 99 A2 80 99 FØ 54 AA 69 CF 99 40 30 90 2A 50 A5 01 A040 00 00 00 01 01 02 00 01 03 FC 60 FØ AØ A050 01 00 BF 00 96 A060 03 EF FF CO 99 54 F3 2A 55 53 99 :5E :CC :F9 00 AA 2A AA A5 80 99 AB 69 99 49 99 91 9A 55 00 50 OF 01 A080 00 A090 A0A0 01 7F 50 6F 00 FF 00 CF 01 43 3A 00 CF 99 3C 9F 00 5F FD 3D BF FF 99 30 91 66 66 90 9C A3 :F3 AA 95 55 99 56 95 AA 16 AA 94 AA 00 00 AGRO 34 AB AB 2B ØC. :ED :40 :30 56 55 95 56 01 0E 95 40 AOCO 00 00 99 40 56 56 95 40 00 00 66 Agna 01 40 01 BC AA AA BF F2 AA 00 00 A8 AA BF 52 00 0F AA ΔΔ 2A FC 3F : B6 A0F0 02 AA AA 80 00 AA 2A 68 4E 96 3F 40 2B 5D 83 AB 46 0C C5 87 DC E0 :19

+2 94 95 99 +A +B +C +D +E Add +0 +5 +6 +8 F1 ØD 40 F1 4F 02 28 02 50 3D 16 99 FØ 3D 56 56 95 95 99 45 56 56 95 95 56 55 95 40 55 BF 40 :0D BF :87 A110 6A 00 95 A120 A130 01 0A BC 2A 05 92 2A A6 A0 56 02 EA AA AA :FF 99 00 AA AA 2A AB FC ØF 99 56 99 95 99 4F FC 01 99 56 99 95 99 4F :32 :1F 16 56 00 A140 00 94 01 A150 A160 01 3E 7C 40 51 56 00 A9 95 9A 7C 80 F1 28 56 AA 95 AA 70 80 FE AB 95 55 55 80 : 94 :85 :F7 66 66 3F 00 00 16 31 55 02 AA A170 A180 AB 00 2A 00 AA 00 A0 94 55 AA 00 AB 00 00 99 56 00 AR 90 00 00 3F 56 95 99 00 95 56 AA 95 AA 66 AA 80 66 AA 7F :CC A190 01 40 4C FE 4D B1 A1A0 80 99 FC 92 28 02 FF AA AA 2A 00 : 2A 2A 00 EA 00 00 00 AIBO 02 AA AB 0A A0 99 00 55 00 99 99 99 99 99 66 99 49 00 0D 16 9A : AA : EA 00 94 aa A1D0 00 66 A1E0 A1F0 3E AB AA 2A AA 7C 80 FØ 3F AA AA ØA BE 58 00 AA SE AR AA AA 85 : 9D 00 AØ 00 00 AB 00 00 : 91 AA

6A 7E 33 6D 56 FF 42 AB 47 A2 5F C2 9C 9D E7 06 :FA

+2 FF FF FF FF FF : DB A200 00 F0 FC C5 F0 FC 70 C0 00 00 30 3F 00 30 3F 03 0F 35 0F 37 0F 37 03 3F 0F 00 03 3F 3F FF FF 00 FF FF 3F FF FF FF OF FF FF FF A210 A220 A230 FC D5 C0 99 7F 99 99 99 7F 00 FF 03 FF 30 FF 93 FF FF 93 FD FF FC 95 FF 95 FF FC 95 FF 95 FF FC 95 FF FF OF F0 90 FC 50 F0 : BE : C5 : DB : DE : B2 : 89 : D6 OF FF 03 FF 03 FD FF C0 00 FF 3F FF CO FF FF 00 FF 00 3F 0F 4250 00 FC 7C 00 00 OF FF FF SF A260 A270 3F ØF F0 C0 00 3F 15 0F 00 3F 35 FF CØ FF 0F 3F 53 0F A280 A290 93 3F FC FØ :89 :A6 FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF 4240 57 03 03 3F 3D FF FD 60 60 FC F0 FD 00 00 FC F0 FF FF FF FF FF C0 7F A280 99 :20 :D6 CØ ØØ FF ØF 3F CO FC FC AZCO CØ ZE A2D0 : AF OD ØF ØF FF : B0 A2E0 FF A2F0 03 FF FF 03 FF FF 03 FF Sum FA FC 7A 22 DB D4 0A A6 CB 3C 77 84 C7 32 EF Add +3 95 F0 +5 FF 00 +A FF F3 F5 +C ØF +6 FF 03 03 FF +7 15 F0 F0 +8 0F 3F 0F 00 +B D4 F0 F0 C0 F0 +D 00 00 FC FC FF FC 3F AA AA +E 03 03 F3 3F 00 +F C0 F0 C0 F0 A300 A310 00 3F FF 30 03 3F FF 3C FC 03 FF CF : C9 ZE A320 A330 5F FC FF F0 C0 5F 00 3F 00 03 0F :80 FF 30 3F 50 0F 3F CF 54 0F FF CØ FF 00 17 0F 4340 00 FC F5 00 C0 FC F4 40 A4 BF C0 FC F5 00 F0 FC F5 A8 8D FF 3C 3C CØ FF FF CF F0 FC 00 C0 FC :58 A350 FC F0 00 FC C5 54 A8 A0 00 FC 00 FF FF FC FA AA A360 OF FF OF CØ FF 3F FF ØF 93 9F :FB 90 FC FF FF 0F 03 00 3F 3F 53 00 FF FF FØ FF AA F3 93 FF FF 03 F3 A370 00 :B1 00 0F 3F 03 3F 3F :BF :6C :E3 :79 :D4 :AD A380 A390 A3A0 ØF 3F FF FC 90 94 BC 1F 00 03 FA 02 F3 FF 3B AA CF 15 3E AA FØ FD FE AA FF A9 FA AA 00 02 3A 0A A3B0 A3C0 5F 03 ØF FF AZDO 0B FB 7A AA 02 AA 0B 0A EA AA A3E0 AØ :64 AA 00 A3F0 AA 00 00 2A AA 00 00 02 AA 80 :20 7B 88 9D 59 4A 66 2C 0C 7B 5B DE A9 3C F4 65 34 :07 Sum +1 FC EF +2 55 FA +5 FF EC +6 F5 FA +B 50 A0 +E +F EA 50 AA F0 AA 80 Add +A A5 +C ØB +D EB +8 02 0F 2A 02 15 2A 90 40 A0 E0 A400 A410 03 0F ØF ØC :68 EA 2A 2A AA AA :CC AB AA AA 7F A9 AA FF EF A420 A430 2A ØA AB F0 80 2A 0A AA AA AA AA 54 FF BC EC AA AA 55 3F 00 AO 00 AA 99 A8 00 : DA 05 2A 72 00 A440 01 00 CØ EØ 6A AF AA AB 00 E0 AF AA AF 80 AA AC A450 A460 1A FE Co BF :DC :70 :28 3E AF 80 AA AA 5F AA AA FF AD 80 AA AA AA AB A0 AA AA AA 80 A0 0A 0A 02 05 0F 02 A470 A480 02 00 05 90 AA AB 905 SA AA 90A AB EA 90A AA AA 90 90 AA AA 902 D5 97 3E A5 SA 90A AA AA F0 A8 A0 0D 01 EØ AB :A7 F0 30 A8 A0 0F A0 A0 00 80 AB AA AA 2A 55 AA AA EB AA AA AA AA AA A480 00 55 3F A490 06 AF FB A4A0 0F EA AA A4B0 02 AA AA A4C0 00 3F F0 A4D0 72 55 55 A4E0 0A AA AA A4F0 02 AA AA F0 AB B0 3F 0A 0B AF 6A AA F5 95 AA 3B AA AA 5C 5A AA :16 :F2 :C1 :30 :D8 A8 00 02 0A 0A 90 BC A0 80 99 B0 A0 B0 FE 0A 02 A0 A0 B0 00 OA AA AO :54 F6 23 0A C4 10 D1 18 44 E9 9D AD A7 EB 72 B5 38 :48 +5 35 95 +A 57 5A +D 59 AA +E 55 AA Add Sum : 14 5F 56 99 BF 3E ØA A500 A510 70 0E 0F 55 FC 55 8D FØ ØA FC ØA D6 A5 80 80 A0 A0 BC :BC :F0 :54 :3C :58 :76 :14 :38 :74 :EE :9A :38 :37 :F2 A520 A530 0A 02 AA AA AA AA A0 80 9A AA AA AA AA A0 80 0A 02 AA AA AA A9 92 9A AA AO 00 A540 00 0A AA AA AA 80 A0 00 2A 2A 3F 00 03 05 00 03 05 00 03 05 AA AA AA AA 00 A0 A0 7F 80 98 A0 02 2A 0A 1C 02 03 2D 00 02 03 0D 03 AA AA F5 66 FF FF 80 A0 9A 2A AA AA AA AA FD FF FF FF 80 A0 A550 A560 9A 2A AA ØA 26 FF 77 FF AA 0A A9 99 FF 7F FF 99 FF A0 OD 0A 00 A2 FC 3F FF B0 A0 BC 00 64 F0 00 64 F0 C0 9A 99 3C 55 FF 99 FF 55 FF A570 A580 9E 82 66 FE FF 66 FF FF 60 64 A8 00 0F AF 90 A590 00 A5A0 ØF ØF 2A C0 90 98 98 80 A580 FF 66 FF FA FC 60 99 ØF 3F ASC0 ASD0 99 FF 77 FF 64 B0 ØF ØF FF FF 3F FD EB 90 F0 7E FF A5E0 ØF A5F0 ØF 00 90 00 FF 00 : 00 Sum 08 56 E9 51 AD 3B 3B 1E AB EE B6 89 6E 11 F7 AA : D1 +4 02 26 0A +9 99 FF FF +2 98 +3 +7 00 00 50 00 +8 +B +0 +D +E A600 99 66 FF FD 66 30 55 09 19 2A 00 09 19 0E 99 30 55 FF 99 30 55 FF 99 FF FF FF FF 80 96 7F 7F FC FF 00 F0 :3B A610 A620 19 0F BF FF FF 00 F0 :1D :9F :3B :43 78 00 FA 00 AB 2A FF 00 FF 09 99 19 FF 0E AF 00 3F 01 99 A9 BF 00 FF FF 66 FF BD A630 A640 03 F0 00 FF FF FF 66 FF 55 FF FF 7F EB FF 66 FF FF FØ FC FF 98 99 F0 06 80 19 BF 99 F9 26 0E C0 70 96 9F A650 FF C0 50 40 40 FA C0 80 9A 0F 03 FF FF A660 DD : B6 A670 FF FØ 00 FF C0 99 92 FC 66 FF FF 60 :A8 66 66 FF FF A680 A690 00 09 99 99 90 92 A6 66 66 FF FF 2B ØF E8 FØ :E5 De FF FF FA CØ 0F AGAG ØF FØ A6Be 00 C0 80 : 4E : 48 00 FF 66 66 FF 66 66 FF 99 99 FF 66 FF 99 FF FF F0 60 01 99 92 97 66 FE 09 2B 99 FF A6Ce 00 40 AADO :86 :34 :72 6A E8 A6E0 AF FØ AF FF F0 C0 OF FF F.0 0F 03 FF A6F0 03 FF FF CO 03 FF 00 Sum 29 A6 E0 1A DE 7C A9 C4 4D D5 4A 02 54 ED CA 1A :23

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum

A700



マシン語リスト FC F0 F0 99 FC FC ØF FF 3F 3F 5F FF FF FF 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 F0 80 FF : 25 : 96 : 06 DC 0F FF AA 00 56 FF AA 00 99 AA 00 FF AA 01 0A 3C 45 01 0A 3C 00 3E FA 00 FC 0A 03 F3 FF AA 00 F3 FF AA 00 AA 00 F F A 00 0 6 A A 00 00 A A A0 B130 B140 00 3F FC 03 FC FC FC FC FC FC FC FC F0 00 FC FC FC 00 FC F0 F0 F0 FC F0 FC F0 00 F0 FC FC FC FC FC FC 02 FE 00 AC20 AC30 66 40 : D5 : C9 : 31 : FD 00 00 00 00 00 FE 00 37 02 90 95 FF AA 00 AA 00 FF 66 AA 00 54 AA BF 00 BF BF 80 56 FF 99 AA 00 FF 92 95 FF 99 AA 00 FF FF 00 FF 01 02 FF 00 03 02 3F 00 00 3E F0 80 FF 51 : 6F : 61 : 96 : 98 B150 B160 AC40 DC 80 BF FF ØF 3F 3F FF F0 F0 F0 FC F0 F0 F0 AC50 AC60 F7 02 FF 66 AA FF 3F 3F A0 B170 AA 00 00 99 AA 00 :6D :7D :02 FE 00 00 02 FF AC70 AC80 FE 00 99 15 AA AA 99 7C AF 99 :00 :E2 B190 00 00 80 FC 00 00 BC 3C 00 66 AA 00 B1A0 B1B0 AC90 ACA0 00 SF SF FF FF FF FC FF 00 FF 02 AA FF AA 00 00 00 00 FF 85 3E AA 99 :AD : D9 : 9E : 00 : 3B : 1F FD AA 00 00 52 AA AØ FF B1C0 B1D0 ACB9 FE 00 00 AA 99 3F A9 00 : B6 ACCØ ACDØ 99 99 00 00 00 00 00 FF 00 00 FF :E1 00 AA 99 AA B1E0 B1F0 00 FF FØ FC 00 FC 00 FC 00 00 00 : D6 00 AA ACE 0 FF ACFØ ØA. 8C FC AA 00 0A : 5F 04 00 1D 78 25 80 83 EC FC 0C 60 94 EE 44 00 00 : DB F2 3B D4 D9 AD 88 55 E0 E4 95 13 A3 D6 EC 40 +C 3F 5C 5F 53 5F 5G 3F 6G 3F Add +8 3F FC 3F 03 FC +7 C0 F0 CC +9 CF CC DF +A F1 F3 40 +C 0C 3F 00 +F 33 DF :F5 :F7 :14 FC C 0 FC 0 FC FC FC FC FC FC FC FØ FC 99 99 99 99 :3E +2 F7 FC F0 +6 13 ØF 33 B200 F0 FC FC FC FC FC FC FC FO FC FO FC FC 00 FC 00 FC 00 FC 00 FC FC Add +3 00 13 7F 00 00 00 00 07 4F DC 06 0C CF 30 +B FC 3C FC 00 3C 3C 3C 00 00 DC 07 00 30 00 0F 47 00 AD00 AD10 99 37 3F 70 3C 00 0F 3F 00 DF 00 00 FF 00 00 30 3C 0F FF 33 37 CF OF B210 04 00 00 B220 B230 OF FC FF FC FF FC FF SF OF aa :69 :16 :77 :E3 :3F :45 :36 :C2 :39 :AD 00 00 00 00 00 99 AD20 AD30 OC 00 0F 0F 00 FC F3 00 FC 0F 00 00 F0 99 95 99 99 30 30 50 37 30 DC 4F 90 FC F0 90 F0 43 C0 97 F4 C0 C0 00 0F 00 00 00 70 13 47 00 3F FF 30 99 3F 00 :00 B240 B250 FC FC FF 3F FF 3F 99 AD40 00 93 3C 00 00 C0 F1 00 00 : 4D B260 B270 AD50 00 00 03 3C FC 30 01 3C FC 00 00 00 33 CF 1F 04 31 CF 00 :00 00 00 3C 03 00 CC F3 03 00 00 00 FF 30 30 FC 3F 00 AD60 AD70 AD80 B280 00 00 99 00 C7 0F CF : A6 B290 B2A0 0D DF 37 C0 0D FF CF 30 0D 0D 00 00 01 33 90 AD90 :59 :92 :33 :50 CC CO OO FC CF FF 3F FF ADA0 C0 30 F0 03 C3 3F C4 00 C0 30 F7 B2B0 B2C0 FØ FC FC 00 : 75 : D5 : FF : D6 99 99 ADB0 ADC0 ADD0 00 1C C3 B2D0 B2E0 FC 3F 0F 99 00 ADF B2F0 ADF0 FD FC 40 03 DF 00 99 CO CO 00 . 99 FØ FA 38 17 84 AC B0 ED 8C F0 48 SE 38 Sum D9 27 C2 12 D8 0E 0C F0 47 7F 5D 3A 92 30 F2 93 :5A +2 FF FC FC +5 FC FØ Sum Add B300 +A FF FC OF FC OF OF 15 OF +0 F3 FC FC +1 3C FC FC 00 00 30 C0 00 +6 FF ØF 3F ØF FC FC FC FC C0 F0 FF 3F 0F 3F +3 00 34 00 +5 03 37 1F +7 00 00 00 +B C0 CC 30 +C 01 31 0F +D 33 33 3F FF 3F :42 :0D +6 DF CF 00 +A 03 FC F0 C0 FC C0 F0 FC C0 00 C0 C0 00 00 00 C0 3C FC 0F FF 00 3C 05 05 0F F0 FC 00 FC 00 F0 C0 00 Add +9 3C FC C3 00 00 34 0C 00 70 70 0 AEØ 00 00 DF 7C 31 00 04 F7 00 08 41 D0 A0 BA 00 03 37 00 00 00 B310 FC 3C C0 00 9C 03 3D B320 B330 FC ØF FC FØ AE10 : DE 90 . 84 00 00 00 99 : BB AE20 AE30 AE40 OF :E2 :04 :26 00 00 00 34 00 CF 31 99 00 CC 34 99 99 09 09 09 00 00 10 :00 :FA :4E 01 FC 00 99 99 00 00 00 00 00 04 13 13 00 00 0F 55 3F 0F 00 C0 FC C0 F0 00 FF 55 FF 0F 90 FC FC FC FC FC FC FC FC FC 00 3F 55 3F 0F 00 99 AE50 99 90 9C 99 99 49 99 70 00 00 02 51 00 :62 :00 :FA :E1 :C5 99 00 00 00 CC 00 20 06 01 2C BA EA B8 00 00 00 00 00 00 AF70 00 00 00 00 54 5D 00 28 02 55 57 AA EB 80 00 02 00 D1 5D 40 74 00 00 AE E0 BA E8 FF FF 0C 03 0F 00 00 0F 00 00 00 00 00 AE80 20 92 55 57 92 A8 00 00 55 55 00 0A 2E 0B 00 00 75 55 00 80 A8 A0 00 00 55 15 00 0B 3B 0A 02 57 55 02 AE AB 00 05 55 05 00 2E 2B 00 08 59 55 55 22 BA EA 00 3F FF 00 03 00 0F 00 F0 FC 00 FC F0 FF 3F 00 00 0F 00 FC F0 00 00 C0 00 00 03 00 00 0F 3F 03 90 50 50 50 50 :C6 :20 :F3 :9C :E5 :1F 99 :F7 AF90 00 00 00 00 3F 03 AEA0 15 :2D :B4 :3E 00 99 AEBO AEC0 AED0 99 00 80 00 BA AA B8 00 00 aa 00 :86 AEEe 2E ØA AA EE AC EA FØ EE AEFØ BB 02 BB AE 80 2E : 00 63 00 95 18 4B 1C D9 C4 BB B4 99 68 ED Sum C7 E0 D2 C1 27 D1 A8 DA CA 09 EC 95 F9 CE 0F 19 +B +D Add B400 +C 93 00 3F 00 0C 00 0C 00 33 00 3C 00 +2 C0 33 C0 33 CC 0C 33 0C 33 0C 33 0C 33 0C 33 0C 33 +3 F0 0C F0 0C 30 CC 33 0C 33 0C 33 0C 33 0C 33 0C 33 :56 :84 :32 :08 :10 0F 0C 3F 00 93 90 03 90 90 9C 9C 9C CC 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 00 3F 30 0C 03 3F 03 0C 33 0C 33 0C 33 CC C3 0C 30 3C 30 3C 33 0C 30 9C F9 CC 39 33 9C 33 9C 33 9C 33 9C 33 33 00 33 00 00 33 00 33 00 33 00 33 00 33 9C 90 9C 90 33 90 33 90 33 90 33 +5 00 9A +7 00 00 +8 00 06 +A 00 A6 +2 +3 +4 +B +C 00 19 99 00 +D Add +1 +6 00 99 99 B410 B420 B430 :00 :C8 00 AF00 ØC. AF10 AF20 66 99 00 76 00 00 99 19 00 15 55 19 00 55 95 00 00 33 00 33 00 30 30 33 00 33 00 33 99 99 80 :68 :3F :82 99 BD F8 66 96 95 55 95 99 99 99 99 66 66 80 A5 55 00 54 45 A F0 F0 57 50 99 BD 00 75 75 00 55 56 58 00 30 30 66 66 02 51 55 55 99 00 55 55 56 00 55 51 AA 3F C3 B440 B450 0C 0C 0C 0C 0S 0S 0S 0F 66 AF30 66 95 55 55 66 00 40 7D D4 :7C 00 64 55 59 AF40 80 99 55 65 65 55 55 55 CC 99 54 50 54 99 56 56 89 99 99 55 99 99 54 9A 99 3C 55 55 59 00 : AA B460 B470 90 33 90 33 3F 91 55 15 AF50 :F5 AF60 :EC :5A :B5 :9F :D2 B480 AF78 59 65 00 00 00 55 55 55 3C CC 0F FF BF FF 35 5C :98 :9D :6B :9A :C8 99 99 51 55 99 56 16 69 B490 AF80 AF90 99 00 05 45 55 C0 FF 55 55 A8 FC CF 5F 40 BAAG B4B0 B4C0 93 90 33 90 95 55 AFA0 AFB0 :F6 33 00 33 B4D0 00 AFCO 00 9C 33 :6D B4E0 03 3F FF 8F CØ FC ØF 3E FØ FC 9C 9A 2A F0 :15 :4F B4F0 AFE@ 00 2A B5 5F CØ 2A 00 00 05 01 7C 13 62 C6 C8 02 1D 2F E1 EC 31 1D 2F E3 80 D8 Sum FD B2 C7 B5 96 C7 C3 D2 B5 C5 BB B3 20 D3 0A AE :B0 Sum +C 30 00 0C 00 0C +D C3 00 C3 00 CF 00 3C 00 0C 00 0C 00 33 +E 3C 00 3C 00 0F 00 0F 00 0F +F3 00 F3 00 FC 00 FC 00 FC 00 30 +A 3C C3 3C C3 00 00 33 CC Add +1 C0 03 F0 33 30 CF 3F 03 +5 33 93 93 33 CF CF 39 93 33 33 33 33 33 33 33 33 +7 F3 F3 F3 F3 F3 F3 C0 C0 C0 C0 C0 C0 30 30 B500 B510 : C8 +4 00 00 15 +D 30 33 30 33 30 +2 +3 +5 00 19 55 55 00 00 A2 51 FF 55 +6 +C 00 05 15 00 00 57 05 FF 55 CC F0 FF 19 FF FF Add 56 55 55 00 00 20 A5 55 57 00 94 50 FF 55 00 0F FF FF FF 90 50 7D 50 90 90 54 FF 55 90 90 1C 90 99 : A0 : BC 80 99 55 55 00 00 74 C0 FF 55 CC F0 FF FF FF 00 00 BOOO 80 55 55 00 00 99 75 54 00 99 A5 55 01 B520 B530 B010 00 54 60 00 50 55 55 FF 06 00 19 : AF :E9 :31 :77 :E7 :21 :A8 :06 55 15 00 80 54 01 FF 55 CC F0 00 0A B020 55 B030 B040 95 55 05 00 01 00 02 D5 17 FF 55 00 0F FF 1B FF FF B540 00 00 94 45 FF 55 00 0F 99 :00 :82 :64 :3C :F0 :50 :2C :F8 B550 B560 00 30 00 03 99 D4 B050 00 08 75 FF 55 FF 0F FF 13 24 00 00 16 15 55 00 F0 FF FF 00 80 D5 FF 55 00 A2 D1 FF 55 00 F0 FF B570 B580 B060 80 74 FF 55 FF 0F 00 82 54 FF 55 FF ØF FF DØ FF 55 CC FØ 9C 33 9C 33 9C 33 9C 90 33 99 3C B070 B080 B090 B590 :8A :F4 :B4 00 03 03 3F B5A0 B5B0 00 00 00 33 00 B0A0 B0B0 00 F0 00 1C FF F0 B500 B500 00 0E :F8 :F7 BOCO 1E 14 16 ØE 1D FF ØA FF 1D 00 C0 BODO BSE OF 99 00 :60 :F8 0C 00 00 :36 BOEO 00 00 FF 00 FF 00 00 00 94 23 FB AD 7C D5 3D F2 A0 4D FB 5D 26 OF 47 2D : CD 90 B2 80 59 B4 80 Sum 1F 32 84 42 85 15 20 6B +5 +6 30 03 03 00 30 03 +8 03 00 33 +9 30 30 30 +A 00 00 00 +B C0 C0 +C 0C 00 0F +D +E 3C 0F 00 00 3C 0F +F FC 00 FC +7 C0 C0 Sum :EA +3 30 00 30 +4 03 00 33 +1 3F 03 3F Add +D FØ FØ +0 +1 +2 3F F0 FC 0F C0 3F +3 +4 FC FC CØ ØF +5 FC C0 +6 FC ØF +7 FC C0 +8 FC ØF +9 +A FC FC CØ ØF +B FC CØ +C 3F 3F +E Sun B600 B610 00 3F 99 99 OC. B100

```
B630
B640
                                      93 93
3C C3
9C C9
9C C9
3C C0
9C CC
3C CC
9C CC
3C 3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C
3C 3C 3C
3C 3C 3C
                                                      00
0E
                                                            C0 3C
FC 0C
0C 0C
0C 0C
0C 30
0C 3F
CC 0C
CC 0C
33 33
33 37
33 03
33 0C
                                                                                 00
00
                                                                                                00
0C
                                                                                                      99
90
                                                                                                              99
                                3C
93
FF
C0
FC
9C
93
                                                                                        00
00
00
00
00
                                                                                                                            : C4
                                                                                                                     FC
B650
           9C
                   30
FF
                         93
99
                                                      ØC
ØF
                                                                                 00
00
                                                                                                00
                                                                                                      90
FC
                                                                                                              00
00
                                                                                                                    99
FC
                                                                                                                           :6A
 B660
                                                                                                0C
                                                                                                             00
33
00
B670 0C
B680 3F
                  03
03
03
03
                         03
                                                     33
33
33
33
33
33
                                                                                00
00
00
00
                                                                                               00
3F
                                                                                                      99
                                                                                                                    00
                                                                                                                           :7D
B680
B690
                         00
33
30
00
                                                                                                       ØC
                                                                                                                     0C
           00
                                                                                                                           :08
                                                                                        FØ.
                                                                                                00
                                                                                                      00
                                                                                                                     00
                                                                         92 60
30 30
33 33
90 90
33 33
90 90
                                                                                                             90
33
CC
                                                                                                                    90
23
00
CC
B6A0
B6B0
           9C
                                                                                               90
                                                                                                      00
                                                                                        30
33
90
33
90
                                                                                                                           :7C
:3D
:F5
                  9C
33
9C
                         9C
                                                                                                      33
00
33
BACO
           30
00
                                                                                               90
99
B6D0
                         9C
B6E0
            ØC.
                                                                                               OC.
                                                                                                             33
00
                                                                                                                     33
                                                                                                                           :3D
B6F0
                  33
Sum
           2C FB 73 6E 16 E8 06 8C 86 1F 6D 56 96 BE 83 2E :05
         Add +0
B700 03
                                                                         +9
33
00
33
                                                                                +A
33
90
33
                                                                                               4C
33
00
                                                                                                      33
00
33
                                                                                                             +E
33
00
33
                                                                   +8
33
93
30
30
30
                                                            +7
33
33
33
33
33
33
55
00
                                                                                       +B
33
9C
33
9C
33
9C
33
                                                                                                                    33 :67
00 :9B
33 :CA
B710
B720
                                                                                               30
                                                                          33
0C
                                                                                9C
                                                                                               99
30
                                                                                                                           :98
:9A
B730
                                                                                                      00
B740
                                                                                                      33
                                                                                                                    33
                                                                                9C
33
9C
B750
                                                                         9C
33
9C
93
93
93
FF
                                                                                               00
                                                                                                      99
33
                                                                                                             00 00
33 33
                                                                                                                           :C8
                                                                   9C
9C
90
90
90
3F
B760
B770
                                                                                               9C
                                                                                        OC
                                                                                               00
                                                                                                      00
                                                                                                             00
                                                                                                                    00
                                                                                                                           : 74
B780
B790
                                                                                80
                                                                                       99
                                                                                                      03
03
                                                                                               00
                                                                                                              80
                                                                                                                           :56
                                                                                               00
                                                                                                             80 00
                                                                                                                           : 00
                                                           00 00 03 80
00 00 03 80
33 3F FF FC
45 01 54 95
50 01 FF FF
BC FE 66 66
33 3F FF FC
                                                                                                             99
F3
55
FF
                                                                                        00
CC
                                                                                               00
0F
                                                                                                      00
FF
                                                                                                                   99
39
B740
                                                                                                                           :89
B7B0
                                                                                                                           :63
:57
:A9
B7C0
                                                                                        40
40
                                                                                              95
99
                                                                                                      55
FF
                                                                                                                    50
00
B7D0
                                                                                       BF C2
CC ØF
B7E0
                                                                                                     AA
FF
                                                                                                             AA
F3
                                                                                                                   83
30
                                                                                                                           :00
:E1
B7F0
Sum
           94 8F 3E 86 9D D8 38 A4 6B BE 6E D3 9C CE B0 FF :BB
                                                                      +9 +A +B
5 CO C3 CO
5 6 95 50
5 6 95 40
A8 2A
Add
                                                                   +8
                                                                                                      +D
                                                    +6
3F
95
95
AA
FF
                               00 00 FD
70 01 56
50 01 56
80 02 AA
FC FF FF
B800 00 04 50
B810 0D 56 95
B820 05 56 95
                                                           00 03
40 05
                                                                                              9C
95
                                                                                                      16
56
                                                                                                             94 30 :BC
95 50 :14
                                                                                                      55
30
55
                                                                                                             55 80 :CC
3C 00 :AE
55 57 :F6
          05
02
3F
                                                            40 09
                                                                                               02
                  A6
00
                         66
                                                            80
FF
                                                                                2A
AA
                                                                                               00
D5
B840
                                                                   EA
                                                                          AA
                                                                                        AB
                                                           00 00
3C FF
00 FF
00 FF
C0 FF
                  02
FF
                        CØ
FF
FF
B850
B860
           90
                                00
FF
                                      00
FF
                                                     CØ
FF
                                                                                CØ
FF
                                                                                       99
FF
                                                                                               99
FF
                                                                                                      02
FF
                                                                                                             C3
                                                                                                                   99
                                                                                                                           :08
:F2
                                             02
FF
FF
FF
FF
                                                                         02
FF
FF
FF
                                FF
                                                     03
00
F0
FF
B870
          FF
                                       FF
                                                                                FF
                                                                                        FF
                                                                                               3F
FF
                                                                                                      93
FF
                                                                                                             03
                                                                                                                   00 :0E
00 :F4
          FF
                                                                                FF
                  FF
                                       FF
                                                           00
EF
F0
C0
                                                                                                              0F
                                                                                                      CF
FF
                  FF
                         FF
                                       FF
                                                                                        FF
                                                                                              FF
3F
0F
B890
                                                                                                             ØC.
                                                                                                                    90
                                                                                                                           . 80
          FF FF
03 FF
03 FF
03 FF
                        FF FF FF
                               FF
C0
F0
                                                                  FF
03
03
00
                                      FF
00
                                                                                       FF
CØ
                                                                                                             FF
                                                                                                                    FC
FØ
B8A0
                                                                         FF
FF
FF
FF
                                                                                FF FF FF
B880
                                                                                                                           : 6D
                                             FF
FF
                                                                                              0F
03
03
                                                                                                      FF
BBC0
                                      0F
00
                                                     FF
FF
                                                                                        00
00
                                                                                                             FF
                                                                                                                    CØ
FØ
                                                                                                                           :8C
                                CØ
CØ
BREG
           OF
                  FF
                                     03 FF
0F FF
                                                     FF
                                                            Fa
                                                                   00
                                                                                       FC
FC
                                                                                                             FF
                                                                                                                    Fa
                                                                                                                           : A9
B8F0
                        FF
                                                     FF
                                                            FØ
                                                                  3F
                                                                         FF. FF
                                                                                                      FF
           69 4E 96 27 1F ØB BE 8A 3B B6 77 6E 86 1E AA E2 :EC
                                                                               +A +B
50 FF
08 20
20 17
FF 08
26 20
                 +1 +2
20 05
1A 10
FF FF
                                                    +6 +7 +8 +9
40 FF 28 00
20 42 FF 20
FF 08 03 44
                                      +4 +5
10 05
10 3C
FF FF
                                                                                              +C
20
44
                                                                                                      +D +E +F Sum
Add
                               40
32
FF
8900 FF
                                                                                                      OA.
B910
           10
                                                                                                      10
B920
           44
                                                                                               10
                                                                                                      20
                                                                                                             39 14 : 4D
                                      18
1C
FF
                                                                                       08
20
21
00
B930
B940
           FF
                  20
18
                        99
92
                                14
                                             99
18
                                                     50
30
                                                            30
18
                                                                   99
4A
                                                                         50
20
                                                                                              98
                                                                                                             44 Ø8
44 FF
                                                                                                                           :7E
           26
                                                                                                      20
FF
26
FF
10
                                                                         66
20
26
18
                  96
98
                        08
00
                                46
20
                                                                                10
30
10
29
0F
38
47
0A
01
                                                                                               20
50
                                                                                                             21
28
                                                                                                                   2C
02
                                                                                                                           :87
B950
           08
                                              FF
                                                     FF
                                                            FF
                                                                   FF
B960
                                       18
                                              99
                                                    2C
10
23
10
FF
19
28
10
20
06
                                                            28
                                                                   00
                 08 00
04 08
26 FF
FF FF
00 50
10 42
0E 08
03 44
08 20
20 14
                                                                                       26
28
20
10
          18 04
                                      20
23
00
                                                                                              18
29
FF
                                                                                                             20 26
FF FF
00 26
B970
                               96
19
                                             4A
20
32
50
20
11
14
FF
                                                            48
                                                                   08
                                                                                                                           : D4
                                                           98
27
98
B980
           28
                                                                  29
26
14
33
FF
14
20
0C
                                                                                                                           :83
                                                                         28 0F
08 38
20 47
FF 0A
18 01
30 00
18 40
          FF
                                08
30
20
3E
10
B990
                                                                                                                           :38
                                                                                              0A
14
FF
18
FF
                                                                                                      10
28
FF
27
                                                                                                                           : A4
: 32
: 22
: 89
B9A0
           20
2D
                                      00
05
                                                                                                             1F
                                                            20
3B
27
B9B0
                                                                                        28
                                                                                                             38
                                                                                                                    FF
                                                                                       26
22
50
                                       28
0F
BOCO
           08
B9D0
           98
B9E0
           21 08
38 20
                               2D
20
                                      20 FF
38 18
                                                            00
                                                                                                      08
                                                                                                             14
                                                                                                                    08
                                                                                                                           : 78
                                                            18
                                                                                       18 46
                                                                                                      10
                                                                                                             1A 10
           74 F1 36 18 4D 9F C3 D1 50 53 EF E1 C6 2C E7 FA :79
          +0 +1 +2
32 FF 10
94 26 1A
                                                    +6 +7

08 05

FF FF

10 01

33 16

12 28
                                                                         +9
47
77
10
                                                                               +A +B 18 03 08 01 19 04 12 20 FF 18 10 38 FF 08 07 28 22 1A 2D 0A 32 FF FF FF 18 28 30 01 18 12 45 18
                                                                                                      +D +E +F
49 FF FF
08 12 14
                                             +5
3B
                                                                   +8
Add
                                                                                              18
0C
10
                                11
                                                                  08
FF
12
BAGG
                                       10
                                                                                                                          :73
          0A 26
0B 2D
2B 10
04 20
50 FF
                                20
                                             20
                                                                                                      98
23
21
10
                                                                                                                   14
                                       41
                                                                                                             02
BA20
                         ØE.
                                                                                                                           :2D
                                             18
05
34
0E
BA30
BA40
                        10
2D
                                41
1E
                                      9C
28
                                                                   20
2D
                                                                          05
20
                                                                                               1C
00
                                                                                                             20
30
                                                                                                                    23
                                                                                                                           :D0
         04 20 2D
50 FF 08
20 0A 20
03 10 03
2F FF 1A
10 07 3C
FF 20 18
20 15 20
1D 08 28
28 28 25
08 3A 10
20 22 28
                                                           4A
32
18
                                                                  10
28
49
32
08
                                                                                              10
03
07
22
FF
                                                                                                             18
03
17
                                      98
28
                                                                          10
48
                                                                                                      46
08
BA50
                                OA
                                                     08
28
35
04
20
34
1A
                                                                                                                   OF
                                                                                                                           : D3
BA60
                                48
                                      28 0E
19 18
FF 1A
13 0A
26 20
FF FF
10 28
10 00
10 1E
                                                                         20
FF
20
                                                                                                      28
20
30
BAZO
                                18
                                                                                                                    28 : B2
                                                            12
21
10
20
                                                                                                                           :70
:AF
BA80
                                40
                                20
20
37
                                                                                                                    50
BA90
                                                                                                             00
                                                                                              10
FF
15
50
                                                                                                     99
FF
20
FF
3A
BAA0
BAB0
                                                                   1A
1A
                                                                        10
20
15
25
4A
08
                                                                                                             10
                                                                                                                    43
95
                                                                                                                           : AB
                                                                                                                           :13
                                      10 28 25
10 00 25
10 1E 10
28 44 FF
                               1D
FF
02
                                                                  0D
                                                                                                             0D
08
                                                                                                                    30
12
BACO
                                                            18
                                                                                                                           :B3
                                                            28
                                                                                                                          : 8F
                                                            2E 10
08 07
BAFA
                                                                                              18
0F
                                                                                                             20
                                                                                                                    1F
                                                                                                                           : D4
BAF0 20 2E
                               08
                                                                                                      18
           B1 6E B3 DF 77 B7 8C B0 79 52 85 1C 26 FC 1E 9B :62
                                                                  +8 +9
40 FF
10 18
28 1D
2A 18
08 2B
                 +1 +2 +3 +4
20 3D FF FF
17 1C 18 11
10 20 31 0E
50 FF 08 26
28 22 28 2A
                                             +5
12
08
28
10
FF
                                                                                                                   +F Sum
0C :5F
20 :63
30 :BE
20 :B7
                                                            +7
12
1D
14
10
                                                                                       +B
FF
                                                                                                      +D
98
Add +0
BB00 0F
                                                                                +A
FF
31
10
16
10
                                                                                              +C
55
20
31
36
10
                                                    +6
00
18
05
22
08
                                                                                                             1F
          10
1D
                                                                                       08
28
                                                                                                      0B
14
20
33
                                                                                                            0E
FF
12
18
BB10
BB20
BB30
           00
3A
                                                                                        18
BB40
```

1	BB50	18	39	20	ØD	20	3F	28	07	28	45	FF	2A	OC.	2A	40	FF	:17	
	BB60	12	10	12	30	FF	FF.	FF	FF	08				21				:F7	
	BB70	12	08	45	08	14	OC.	OC.	14	32	OC.	14		08	20	21		:6B	
	BB80	28	45	08	FF	08	00	08	30	00	50	28	00	08	FF	98		:3D	
	BB90	98	13	08	26	08	39	08	44	14	10	14	16	14	36	14		: C4	
	BBAO	14	26		26	28	02	28	4A		14		14	18	14	34	14	: C5	
	BBBø	3E	14	23	14	29	20	23		29				47	FF	FF		:DA	
	BBC0					20	02		FF				14			1A		:34	
	BBDØ		1A		10	20	1 D	10		31	10	26	1 D	10	26	31	10	:F3	
	BBEO					14	00	98		99		20	00	10	26		10	:27	
	BBF0						26	08		98		14	4A	14				: 9B	
	DDF	26	00	30	FF	96	20	60	411	00	02	14	411	14	62	1A	98	: 78	
	Sum	77	na	O.E.	00	10	ЗВ	45	F5	00	00	33	00	21		77	71	- 01	
	Sum	10	UZ	00	07	OH	OB	40	FJ	00	HO	20	00	21	ОН	10	10	:01	
					. ~	-		5.6							1	-			
	Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7		+9		+B	+C		+E		Sum	
	BC00			20	94	20	26	20		26		26	10	26	30		44	:60	
	BC10		14	05	14	47	FF	FF	16	1C	16		FF	ØE.	98	ØE.	44	:50	
	BC20			98		ØA.	98	23	02		23	2A	10	11	0E	18		:77	
	BC20		20	15		20	24	02		2D		20	35	02	20	3B	12	: B0	
	BC40		41	OC.		98		22		00		20	99	12		00	0C	:28	
	BC50	30	00			98	04	08	32	10	1C	18	46	20	04	28		:E1	
	BC60		98	35	10	13	18			39	28	09	28	43	FF	ØA.		: 8E	
	BC70		42		06		48		96			3A		22	FF			:B2	
	BC80		40	12	36	12	ØC.	22						18		01		:85	
	BC90		31	18	18	2D	20	20	01		20		18	20	1D	10		: D5	
	BCA0	31	1C	18	24	02	FF	18	99	20	28	00	1C	30	00	50	FF	:85	
	BCB0	08	16	08	36	10	12	10	3A	18	ØE.	18	3E	20	ØA.	20	42	: D0	
	BCC0		06	28	46		98	03	08	19	08	33	98	49	10	03	10	:76	
	BCDØ	19	10	33	10	49	20	03	20	49	28		28	33	FF	ØA.	98	:EE	
	BCE0	ØA.	44	FF	02	1C	1A	1C	02	30	1A	30	FF	22	19	22	33	: AC	
	BCF0		FF	98	95	97	98	13	03			02	98	24		98		:B8	
																	-		
	Sum	4C	32	99	66	92	30	40	58	B2	84	EA	9E	28	FD	93	3E	: 97	
																1			
	Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sum	
	BD00		08		02	08	3E	02		46	97	14	05	97		13	03	: 28	
	BD10		1D		14	24	02	14		02	14	35	02	14	3E	02	14	:61	
	BD20		07	20		07	20	13	93		1D	02	20	24		20		: 7F	
	BD30		20	35	02	20	3E	02		46		20	05	97	20	13	03	: A0	
	BD40			92	20	24	92	20		02			02	20	3E	02		:F1	
	BD50						04		00		20	00		20	00			:F8	
	BD60						14			ØA.		4A	14	4A	20		FF	:C2	
	BD70				04		FF	FF		08				09	38			:BB	
	BD80				14		33			1B				1A	10		08	: 1D	
	BD90				08		00		28		1A		00	50	FF		26	: 40	
	BDAO						3A		46										
	BDB0		FF			28						0B		41		0B		: CE	
				DH	10	1A	10		ØC		ØE		30	1A	30		3E	: BE	
	BDC0				1A		1A	32	92	98	02	44		12	19	12		: A0	
	BDDØ					28		25	0C			00			00			:03	
	BDEØ				00			00					20			0E		:C7	
	BDF0	14	28	32	20	38	18	3E	98	44	FF	10	27	10	31	FF	ØA.	:E8	
	Sum	A4	67	3C	FA	CC	A6	87	AB	30	11	F1	3F	F8	DB	85	92	: 49	
	Sum	A4	67	30	FA	CC	A6	87	AB	30	11	F1	3F	F8	DB	85	92	: 49	
	Sum	A4	67	30	FA	CC	A6	87	AB	30	11	F1	3F	F8	DB	85	92	: 49	
	Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F.	Sum	
	Add BE00	+0 2C	+1	+2 20	+3 FF	+4	+5	+6 FF	+7 FF	+8 FF	+9 FF	+A FF	+B FF	+C FF	+D FF	+E FF	+F. FF	Sum :85	
	Add BE00 BE10	+0 20 FF	+1 12 FF	+2 2C FF	+3 FF FF	+4 02 FF	+5 24 FF	+6 FF FF	+7 FF FF	+8 FF FF	+9 FF FF	+A FF FF	+B FF FF	+C FF FF	+D FF FF	+E FF FF	+F. FF FF	Sum :85 :F0	
	Add BE00 BE10 BE20	+0 2C FF 0C	+1 12 FF 0C	+2 2C FF 11	+3 FF FF ØC	+4 02 FF 41	+5 24 FF 22	+6 FF FF 24	+7 FF FF 25	+8 FF FF 25	+9 FF FF	+A FF FF 04	+B FF FF 06	+C FF FF 21	+D FF FF Ø4	+E FF FF 46	+F FF FF 12	Sum :85 :F0 :80	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30	+0 2C FF 0C 2C	+1 12 FF 0C 24	+2 2C FF 11 15	+3 FF FF 0C 2C	+4 02 FF 41 28	+5 24 FF 22 22	+6 FF FF 24 FF	+7 FF FF 25 04	+8 FF FF 25 00	+9 FF FF FF 21	+A FF FF 04 0C	+B FF FF Ø6 4C	+C FF FF 21 12	+D FF FF 04 14	+E FF FF 46 00	+F. FF FF 12 23	Sum :85 :F0 :8C :A0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40	+0 2C FF 0C 2C 1C	+1 12 FF 0C 24 4C	+2 2C FF 11 15	+3 FF FF 0C 2C 24	+4 02 FF 41 28 00	+5 24 FF 22 22 25	+6 FF FF 24 FF 20	+7 FF FF 25 04	+8 FF FF 25 00 21	+9 FF FF FF 21 20	+A FF FF 04 0C 4C	+B FF 66 4C 15	+C FF FF 21 12 FF	+D FF FF Ø4 14 Ø4	+E FF 46 00 0F	+F. FF FF 12 23 21	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50	+0 2C FF 0C 2C 1C 04	+1 12 FF 0C 24 4C 3D	+2 2C FF 11 15 12	+3 FF FF 0C 2C 24 2C	+4 02 FF 41 28 00	+5 24 FF 22 22 25 23	+6 FF FF 24 FF 20 20	+7 FF FF 25 04 00 24	+8 FF FF 25 00 21 25	+9 FF FF FF 21 20 20	+A FF FF 04 0C 4C 28	+B FF FF 06 4C 15	+C FF FF 21 12 FF 2C	+D FF FF 04 14 04 4C	+E FF 46 00 0F	+F. FF 12 23 21 FF	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 04	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20	+2 2C FF 11 15 12 12	+3 FF 6C 2C 24 2C 04	+4 02 FF 41 28 00 00 2D	+5 24 FF 22 22 25 23 12	+6 FF 24 FF 20 20	+7 FF FF 25 04 00 24 00	+8 FF FF 25 00 21 25 23	+9 FF FF 21 20 20	+A FF 64 60 40 40 28	+B FF 06 4C 15 15	+C FF 21 12 FF 2C 2C	+D FF 64 14 64 40	+E FF 46 00 0F 11 15	+F. FF 12 23 21 FF 20	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0 :08 :B3	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE70	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 04 48	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21	+2 2C FF 11 15 12 12 21	+3 FF 6C 2C 24 2C 64 6E	+4 02 FF 41 28 00 00 2D 22	+5 24 FF 22 25 23 12	+6 FF 24 FF 20 20 10 39	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13	+8 FF 25 00 21 25 23 FF	+9 FF FF 21 20 10 20	+A FF 64 60 40 48 60	+B FF 66 4C 15 15 14 21	+C FF 21 12 FF 2C 2C 0C	+D FF 64 14 64 40 64 26	+E FF 46 00 0F 11 15	+F. FF 12 23 21 FF 20 24	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0 :08 :B3 :C9	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE60 BE80	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 04 48 47	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21	+2 2C FF 11 15 12 12 21 14 04	+3 FF 6C 2C 24 2C 04 0E 44	+4 02 FF 41 28 00 00 2D 22 14	+5 24 FF 22 25 25 23 12 14 20	+6 FF 24 FF 20 10 39 40	+7 FF 25 04 00 24 00 13 22	+8 FF 25 00 21 25 23 FF FF	+9 FF FF 21 20 10 20 90	+A FF 64 60 40 48 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	+B FF 06 4C 15 15 14 21	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C	+D FF 04 14 04 4C 04 2E 0E	+E FF 46 00 0F 11 15 12 22	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0 :08 :B3 :C9 :CF	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE40 BE70 BE80 BE90	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 04 48 47 12	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21	+2 2C FF 11 15 12 12 21 14 94	+3 FF 6C 2C 24 2C 64 6E 44 3A	+4 02 FF 41 28 00 20 20 22 14 12	+5 24 FF 22 25 23 12 14 20 00	+6 FF 24 FF 20 10 39 40 3E	+7 FF 25 04 00 24 00 13 22 15	+8 FF 25 00 21 25 23 FF 60	+9 FF FF 21 20 20 10 20 42	+A FF 64 60 40 40 48 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+B FF 06 4C 15 15 14 21 21 20	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C 9A	+D FF 64 14 64 4C 64 2E 6E 23	+E FF 46 00 0F 11 15 12 22 20	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0 :08 :B3 :C9 :CF :E0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE70 BE80 BE90 BEA0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 04 48 47 12 24	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C	+2 2C FF 11 15 12 12 21 14 04 0C 3F	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20	+5 24 FF 22 25 23 12 14 20 43	+6 FF 24 FF 20 10 39 40 3E 14	+7 FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 6C 04	+9 FF FF 20 20 10 20 42 1A	+A FF 64 60 40 40 40 40 60 40 60 40 60 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+B FF 66 4C 15 15 14 21 21 20 64	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C 9A 1A	+D FF 04 14 04 4C 04 2E 0E 23 22	+E FF 46 00 0F 11 15 12 22 20 04	+F. FF FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26	Sum :85 : F0 : 8C : A0 : D0 : 08 : B3 : C9 : CF : E0 : BD	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE50 BE50 BE60 BE70 BE80 BE90 BEA0 BE80	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 20 64	+2 2C FF 11 15 12 12 14 04 0C 3F 26	+3 FF 6C 2C 24 2C 64 6E 44 3A 13 24	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 2C 04	+5 24 FF 22 25 23 12 14 20 43 32	+6 FF 24 FF 20 10 39 40 3E 14 25	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04	+8 FF 25 00 21 25 23 FF 60 04 32	+9 FF FF 20 20 10 20 42 1A 13	+A FF 64 60 40 48 60 60 15 11	+B FF 66 4C 15 15 14 21 21 20 64 34	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C 9A 1A 11	+D FF 64 14 64 40 64 26 62 23 22 10	+E FF 46 00 0F 11 15 12 22 04 1E	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13	Sum :85 :F0 :8C :A0 :D0 :08 :B3 :C9 :E0 :BD :AB	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE70 BE80 BE90 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00	+2 2C FF 11 15 12 12 14 06 3F 26 24	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26	+5 24 FF 22 22 23 14 20 43 21 15	+6 FF 24 FF 20 10 39 40 31 42 20	+7 FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26	+8 FF 25 00 21 25 23 FF 00 04 32 24	+9 FF FF FF 20 20 10 20 42 14 13 20	+A FF FF 04 0C 4C 28 4B 00 0A 15 11 14 4C	+B FF 06 4C 15 15 14 21 20 04 31	+C FF FF 21 12 FF 2C 0C 0A 1A 11 FF	+D FF 64 14 04 4C 04 2E 0E 23 22 1C 1C	+E FF 46 00 0F 11 15 12 22 04 1E 22	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11	Sum:85:F0:80:A0:08:B3:C9:CF:E0:BD:AB:04	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE70 BE80 BE80 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 20 04 00 2A	+2 2C FF 11 15 12 12 14 04 0C 3F 26 24 22	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 44 3A 13 24 2C 2C	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26 00	+5 24 FF 22 25 23 14 20 43 32 15 23	+6 FF 24 FF 20 10 39 40 31 42 20	+7 FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26	+8 FF 25 00 21 25 23 FF 00 04 32 24	+9 FF FF 21 20 20 42 11 13 20 20	+A FFF FF 04 4C 28 4B 00 A 15 11 14 4C 33	+B FF FF 06 4C 15 15 14 21 2C 04 34 11 25	+C FF FF 21 12 FF 2C 0C 0A 1A 11 FF 2C	+D FFF 64 14 4C 64 2E 23 22 1C 1C 4B	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 04 1E 22 11	+F. FFF 12 23 21 FFF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF	Sum :85 :F0 :85 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE70 BE80 BE90 BEA0 BEB0 BEB0 BED0 BED0 BEE0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00 2A 03	+2 2C FF 11 15 12 21 14 9C 3F 26 24 22 11	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 4A 13 24 2C 2C 04	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26 00 03	+5 24 FF 22 25 23 12 14 20 60 43 32 15 23 22	+6 FF FF 24 FF 20 20 10 39 40 3E 14 25 20 04	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF FF 00 4 32 24 14	+9 FF FF 21 20 20 42 11 13 20 20 42 42 42 42 42 42 42 42 43 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	+A FF FF 04 0C 4C 28 4B 00 0A 15 11 14 4C 33 27	+B FF 66 4C 15 15 14 21 21 20 64 34 11 25 24	+C FF FF 21 12 FF 2C 0C 0A 1A 11 FF 2C 04	+D FFF 64 14 4C 64 2E 23 22 1C 1C 4B 4A	+E FF FF 46 00 0F 11 15 22 2C 04 1E 22 11 15	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04	Sum :85 :F0 :80 :08 :08 :09 :CF :E0 :BD :AB :04 :1A :33	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE70 BE80 BE80 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00 2A 03	+2 2C FF 11 15 12 21 14 9C 3F 26 24 22 11	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 4A 13 24 2C 2C 04	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26 00	+5 24 FF 22 25 23 14 20 43 32 15 23	+6 FF FF 24 FF 20 20 10 39 40 3E 14 25 20 04	+7 FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF FF 00 4 32 24 14	+9 FF FF 20 20 10 20 42 11 32 20 64	+A FFF FF 04 4C 28 4B 00 A 15 11 14 4C 33	+B FF 66 4C 15 15 14 21 21 20 64 34 11 25 24	+C FF FF 21 12 FF 2C 0C 0A 1A 11 FF 2C 04	+D FFF 64 14 4C 64 2E 23 22 1C 1C 4B 4A	+E FF FF 46 00 0F 11 15 22 2C 04 1E 22 11 15	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04	Sum :85 :F0 :85 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE40 BE70 BE80 BE90 BED0 BED0 BEE0 BEE0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00 2A 03 23	+2 2C FF 11 15 12 21 14 04 0C 3F 26 24 22 11 2C	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C 04 09	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26 00 03 11	+5 24 FF 22 22 23 12 14 20 43 32 15 23 22 20	+6 FF FF 2C 2C 1C 39 4C 3E 14 25 2C 04 1E	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 6C 04 32 24 14 13 2C	+9 FF FF 21 20 20 10 20 42 11 32 20 42 12 42 20 42 20 42 20 42 42 42 42 42 42 42 43 44 44 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	+A FF FF 04 0C 28 4B 00 0A 15 11 14 4C 33 27 24	+BFFF 06 4C 15 14 21 2C 04 34 11 25 24 2C	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C 9A 1A 11 FF 2C 94 46	+D FF FF 04 14 04 4C 04 2E 0E 23 22 1C 1C 4B 4A 25	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 20 04 1E 22 11 15 FF	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 13 11 FF 04 04	Sum :85 :F0 :80 :80 :00 :08 :B3 :C9 :E0 :BD :AB :04 :1A :33 :19	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE40 BE70 BE80 BE90 BED0 BED0 BEE0 BEE0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00 2A 03	+2 2C FF 11 15 12 21 14 04 0C 3F 26 24 22 11 2C	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C 04 09	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26 00 03 11	+5 24 FF 22 22 23 12 14 20 43 32 15 23 22 20	+6 FF FF 2C 2C 1C 39 4C 3E 14 25 2C 04 1E	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 6C 04 32 24 14 13 2C	+9 FF FF 21 20 20 10 20 42 11 32 20 42 12 42 20 42 20 42 20 42 42 42 42 42 42 43 44 44 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	+A FF FF 04 0C 28 4B 00 0A 15 11 14 4C 33 27 24	+B FF 66 4C 15 15 14 21 21 20 64 34 11 25 24	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C 9A 1A 11 FF 2C 94 46	+D FFF 64 14 4C 64 2E 23 22 1C 1C 4B 4A	+E FF FF 46 00 0F 11 15 22 2C 04 1E 22 11 15	+F. FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04	Sum :85 :F0 :80 :08 :08 :09 :CF :E0 :BD :AB :04 :1A :33	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE40 BE70 BE80 BE90 BED0 BED0 BEE0 BEE0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00 2A 03 23	+2 2C FF 11 15 12 21 14 04 0C 3F 26 24 22 11 2C	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C 04 09	+4 02 FF 41 28 00 20 22 14 12 20 04 26 00 03 11	+5 24 FF 22 22 23 12 14 20 43 32 15 23 22 20	+6 FF FF 2C 2C 1C 39 4C 3E 14 25 2C 04 1E	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 6C 04 32 24 14 13 2C	+9 FF FF 21 20 20 10 20 42 11 32 20 42 12 42 20 42 20 42 20 42 42 42 42 42 42 43 44 44 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	+A FF FF 04 0C 28 4B 00 0A 15 11 14 4C 33 27 24	+BFFF 06 4C 15 14 21 2C 04 34 11 25 24 2C	+C FF FF 21 12 FF 2C 9C 9C 9A 1A 11 FF 2C 94 46	+D FF FF 04 14 04 4C 04 2E 0E 23 22 1C 1C 4B 4A 25	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 20 04 1E 22 11 15 FF	+F. FF FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 13 11 FF 04 04	Sum :85 :F0 :80 :80 :00 :08 :B3 :C9 :E0 :BD :AB :04 :1A :33 :19	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE90 BE90 BED0 BED0 BED0 SUm	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 48 47 12 25 16 66 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	+1 12 FFF 0C 24 4C 3D 20 21 114 21 2C 04 00 2A 03 23 C0	+2 2C FFF 11 15 12 12 11 4 94 90 32 24 22 11 20 A2	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C 06 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9P	+4 02 FF 41 28 00 00 2D 22 14 12 20 04 03 11	+5 24 FF 22 25 23 12 14 20 60 43 32 21 20 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+6 FF FF 24 FF 20 10 39 40 35 14 25 20 04 16 68	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 60 04 32 24 14 13 20	+9 FF FF 20 20 10 20 42 10 20 42 10 20 42 10 20 42 10 20 42 10 20 42 10 42 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+A FF FF 04 0C 4C 28 4B 00 0A 15 11 4C 33 27 24 DB	+B FF FF 06 4C 15 15 14 21 2C 04 31 125 24 BA	+C FF FF 21 12 FF 2C 2C 0C 0A 1A 11 FF 2C 04 4A	+D FFF 64 14 4C 64 4C 6E 23 2C 1C 4B 4A 25 DD	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 20 04 1E 22 11 15 FF	+F. FF FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04 04	Sum :85 :80 :80 :00 :08 :09 :CF :E0 :AB :04 :13 :19 :76	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE70 BE80 BE80 BE80 BEB0 BEB0 BED0 BEF0	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 5C E7	+1 12 FFF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 03 23 C0 +1	+2 2C FF 11 15 12 12 14 04 0C 3F 26 24 11 2C A2 +2	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C 2C 04 09 B2 +3	+4 02 FF 41 28 00 00 2D 22 14 12 20 04 26 00 03 11	+5 24 FF 22 22 25 21 24 20 43 21 22 22 20 43 22 20 43 20 20 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	+6 FF FF 20 20 10 34 35 14 25 20 68 +6	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 12 00 13	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 00 04 32 24 14 13 20 43	+9 FF FF 21 20 20 42 10 20 42 10 20 42 10 20 42 10 20 42 42 42 42 42 42 42 42 44 42 44 44 44	+A FF FF 04 0C 4C 28 4B 00 0A 15 11 4C 33 27 24 DB	+B FF FF 06 4C 15 14 21 2C 04 34 11 25 24 C BA +B	+C FF FF 21 12 FF 2C 0C 0C 0A 11 FF 2C 04 4A +C	+D FFF 64 14 4C 64 4C 6E 23 22 1C 1C 4B 4A 25 DD	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 20 04 1E 22 11 15 FF 42 +E	+F. FF FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04 04 0E	Sum :85:F0 :80:B0 :08:B3 :CF :E0:B1 :AB :14:33 :19:76	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE70 BE70 BE90 BEA0 BED0 BEC0 BEC0 BEC0 BEC0 BEC0 BEC0 BEC0 BEC	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C E7	+1 12 FFF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 2C 04 00 2A 03 23 C0 +1 22	+2 2C FFF 11 15 12 12 14 04 0C 3F 26 24 22 11 2C A2 +2 04	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 44 44 2C 2C 04 09 B2 +3 46	+4 02 FF 41 28 00 00 22 14 12 20 04 00 03 11 49	+5 24 FF 22 22 23 12 14 20 60 43 31 22 20 60 43 31 20 60 43 43 43 43 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	+6 FFF 24 FFC 200 10 39 40 314 250 200 41E 68 +6A	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 00 00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF 00 43 22 43 43 +8	+9 FF FF 21 20 20 20 42 11 20 20 42 21 20 42 20 42 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+A FF FF 04 4C 28 4B 00 4C 15 11 14 4C 33 27 24 DB +A	+B FF FF 06 4C 15 15 14 21 2C 04 34 1 12 2C BA +B 28	+C FF FF 21 12 FF 2C 0C 0C A11 FF 2C 04 46 +C 24	+D FF FF 04 14 04 4C 04 2E 023 222 1C 1C 4B 4AA 25 DD +D 15	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 C 04 1E 22 11 15 FF 42 +E 28	+F. FF FF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04 04 0E +F 25	Sum:85:F0:85:F0:80:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE70 BE40 BE90 BE90 BED0 BED0 BEF0 Sum	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C E7 +0 00 23	+1 12 FF 0C 24 4C 3D 20 21 14 21 22 20 24 00 23 23 C0 +1 22 FF	+2 2C FFF 11 15 12 12 12 14 00 00 3F 26 24 22 11 2C A2 +2 04 04	+3 FF FF 0C 2C 24 2C 04 44 43 A3 A3 24 2C 2C 04 09 B2 +3 46 05	+4 02 FF 41 28 00 00 22 14 12 2C 04 60 03 11 49 +4 11 21	+5 24 FF 22 22 23 12 14 20 64 31 22 20 68 +5 16 64	+6 FFF 24 FFC 21C 39 4C 3E 14 25 2C 64 1E 68 +6 A 68	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 00 47 25 12 00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	+8 FFF FF 25 00 21 22 25 FFF 0C 04 32 24 11 32 43 +8 16 04	+9 FFFFF21 2C 2C 2C 2C 2C 42 1A 13 2C 64 2E 	+A FF FF 04 4C 28 4B 00 4C 15 11 14 4C 33 27 24 DB +A 14	+B FFF FF 66 4C 15 114 21 2C 64 31 1 22 22 4 2C BA +B 28 64	+C FFF 21 12 FFC 20C 00A 1A 11 FFC 04 4A +C 24 24	+D FF FF 04 14 04 4C 04 2E 22 1C 1C 4B 4AA 25 DD +D 15 13	+E FF FF 46 00 0F 11 15 12 22 C 04 1E 22 11 15 FF 42 +E 28 0C	+F. FFF 12 23 21 FFF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FFF 04 04 0E +FF 25 48	Sum::850::860::088::850::088::850::266::808::850::266::808::808::838::266::808::808::808::808::808::808::80	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE50 BE50 BE60 BE70 BE80 BE00 BED0 BEC0 BEF0 Sum Add BF10 BF10 BF10 BF10	+0 2C FFF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C E7 +0 00 23 14	+1 12 FFF 0C 24 4C 320 21 14 21 2C 04 03 23 C0 +1 22 FFF 2C	+2 2C FFF 11 15 12 12 12 14 04 0C 3F 26 24 11 2C A2 +2 04 04 26	+3 FFFF 0C 2C 24 2C 04 0E 44 3A 13 24 2C 04 09 B2 +3 605 15	+4 02 FF 41 28 00 00 22 14 12 20 04 26 00 03 11 49 +4 11 21 FF	+524 FFF 222 253 124 200 432 153 222 08 +56 04 04	+6 FFF FFF 2C 2C 1C 39 4C 2C 2C 04 1E 0B +6 08 04	+7 FFF 25 04 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 0D +7 25 21	+8 FFF 25 00 21 22 23 FFF 0C 04 32 24 14 13 20 43 +8 16 04 04	+9 FFF FFF 21 20 20 42 1A 13 20 64 2E C3 +9 40 1A 12	+A FFF FFF 04 4C	+BFFFF664C1515142112524CBA+B8044	+C FFF 21 12 FFC 20C 00A 111 FFC 44 4A +C 424 AA	+D FFF 64 14 04 26 23 22 1C 1C 1C 1C 15 13 23	+E FFF 466 00 0F 115 12 22 C 044 1E 221 115 FFF 42 +E 80 C 04	+F. FFF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FFF 04 04 0E +F 25 48 48	Sum :85 :F0 : E00 : D00 : CF : E00 : E0	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE80 BE80 BE80 BE80 BE80 BE80 BE80 BE8	+0 2C FFF 0C 2C 1C 04 48 47 12 1C 04 3C E7 +0 00 23 14 14	+1 12 FFF 0C 24 4C 3D0 21 14 21 20 04 00 2A 23 C0 +1 22 FFF 0C 24 4C 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A	+2 2C FFF 11 15 12 12 12 14 04 0C 3F 26 42 22 11 12 C A2 +2 04 04 04 04 06 0F	+3 FFF FFF 0C 224 2C 044 4A 3A 3 24 2C 2C 044 0F 4A 4A 5A	+4 02 FF 41 28 00 00 2D 22 14 12 20 04 26 00 03 11 49 +4 11 21 FF 60 60	+5 24 FFF 222 25 3 12 14 20 04 32 22 20 08 +5 16 4 04 4 30	+6 FFF FF 20 20 10 37 40 31 41 25 20 64 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 0D +7 25 25 21 2C	+8 FF FF 25 00 21 25 23 FF FF 00 4 32 24 14 13 20 43 +8 16 04 04 14	+9 FF FF FF FF FF 20 20 42 41 A1 32 20 44 40 41 A1 12 22	+A FF FF 64 40 00 44 28 48 00 00 11 14 40 33 27 24 DB +A 11 12 12 20	+BFFFF6 4C5 15 14 21 21 20 4 31 1 25 24 2C BA +B 80 4 04 25	+CFFFF1122C00C00AA111FF2C044AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	+D FFF FFF 04 4C 064 2E 062 222 1C 1C 4B 4AA 25 DD +D 153 223 2C	+E FFF FF 460 0F 11 15 12 22 20 4 1E 22 11 1 15 FF 42 +E 80 0 04 27	+FFFFFF 123 211 FFF 20 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Sum 1:85 :F0 :840 :083 :C9 :CF0 :BD :AB4 :14 :33 :C9 : CF0 :SD	
	Add BE00 BE10 BE30 BE40 BE50 BE50 BE60 BE70 BE60 BE70 BE60 BE70 BE60 BE70 BE70 B670 B70 B70 B70 B70 B70 B70 B70 B70 B70 B	+0 2C FFF 0C 2C 1C 04 48 47 12 2C 1C 04 3C E7 +0 00 23 14 14 2C	+1 12 FFF 02 44C- 3D 20 21 14 21 20 20 23 23 C0 +1 22 FFF 06 3B	+2 2C FFF 11 15 12 12 14 04 05 24 22 11 2C A2 +2 04 04 05 15	+3 FFF FFF 0C 224 2C 044 0E 444 313 24 2C 064 09 B2 +3 466 055 155 FF	+44 022 FF 41 28 00 00 22 22 21 24 12 26 00 03 11 49 +4 11 21 FF 60 00 03	+524 FF22253124 2004332 1532220 08 +5164 044 325	+6 FFF FF 20 20 10 34 32 14 25 20 41 16 68 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	+7 FF FF 25 04 00 24 00 13 22 15 F 04 26 18 25 12 0D +7 25 25 21 2C 04	+8 FF FF FF 90 21 25 23 FF FF 90 04 32 24 14 13 20 43 16 04 04 14 26	+9 FF FF FF FF FF 20 20 20 42 20 44 20 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	+A FF FF 64 00 00 4C 28 4B 00 0A 15 11 14 4C 33 27 24 DB +A 14 12 12 2C 10	+BFFFF664C151514121C0441115224 BA +B 8044 22524	+C FF FF 21 12 2C 0C 0A 1A 11 FF C 04 4A +C 24 2A 323 23	+D FFF FFF 04 44C 04 25 0E 23 21C 1C 48 4AA 25 DD +D 15 13 23 23 21 0	+E FFF FF 46 0 0 F 11 15 12 22 20 4 1E 22 11 1 15 FF 42 +E 28 00 4 27 27	+F. FFF FF 223 21 FFF 2C4 0E 26 13 11 FF 64 04 0E +F 25 48 48 48 14 14	Sum 1:85 ::F0 ::B0 ::B3 ::C9 ::CF0 ::BD ::B1 ::T6 ::CF0 ::B1 ::CF0 ::B1 ::CF0 ::CF0 ::B1 ::CF0 :	
	Add BE00 BE10 BE20 BE50 BE70 BE90 BE70 BE90 BE70 BE90 BE70 BE70 BE70 BE70 BF70 BF70 BF70 BF70 BF70 BF70 BF70 BF	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 47 12 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	+1 12 FFF 02 44 3D 20 21 14 21 20 40 20 23 23 23 56 41 22 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	+2 2C FFF 11 15 12 12 14 04 05 24 22 11 2C A2 +2 04 04 26 15 25	+3 FFF FF 0 2 C 2 4 4 3 A 3 3 2 4 4 2 C C 2 6 4 9 F 2 8 1 5 1 5 FF 5 2 8	+44 025 41 28 00 00 22 14 12 20 4 26 00 03 11 49 +44 11 21 FFF 004 26	+5 24 FF FF 22225 21214 2006 432 215 232 2008 +5 604 604 604 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605	+66 FFF 24 FFF 20 20 32 40 32 40 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+7 FF FF FF 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 0D +7 25 22 1 20 4 04	+8 FF FF FF 00 21 25 23 FFF 0C 04 32 24 14 13 2C 43 +8 16 04 04 14 26 0C	+9 FF FF FF 21 2C 2C 1C 2C 42 1A 13 2C 2C 44 1A 13 2C 2C 44 1A 12 2C 2C 44 1A 12 2C 2C 47 40 1A 12 2C	+A FFF FF 64 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+BFFF 66 4C 15 15 12 2C 04 4C 15 14 21 2C 04 4C 15 14 22 1 2C 04 4C 15 14 2C 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	+CFFFF2122FF200C0A1A11FFC20446 +C244A3A323212	+D FFF FF 64 44C 25 1C 1C 25 1DD +D 15 13 23 210 0C	+E FFFFFF 46 00 0F 111 15 122 2CC 04 1E 222 111 5FF 42 0CC 04 427 00	+F. FFF FF 12 23 21 FFF 2C 24 0C 26 13 11 FFF 48 48 48 48 48 48 14 23	Sum5:F0C:B0D8:C9F:E00:B0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	
	Add BE00 BE10 BE30 BE40 BE50 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 3C E7 +0 00 23 14 14 2C 28 0C	+11 122 FFF 024 44C-3D 201 114 21 212 204 009 23 23 C00 +11 22 FFF 2C 06 6C 2C 2C 2C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C	+2 2C FF 11 12 12 12 14 00 00 3F 26 42 22 11 2C A2 +2 04 04 26 0F 15 125 14	+3 FFF FF 02C 24 2C 04 0E 43A 3 3 24 2C 2C 4 05 15 15 15 FF 28 0C	+44 025 FF FF FF FF 00 00 22 22 22 24 26 00 03 11 49 +4 11 21 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+54 FF22253214200315222008 +5404432522008 +5404432522008	+66 FFF 24 FFF 20 20 139 40 31 40 32 14 1E 68 64 21 21 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	+7 FF FF FF 204 000 24 000 132 215 FF 04 26 18 25 21 20 00 00 47 25 221 20 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	+8 FFF FFF 25 200 21 25 23 FFFF 0C 04 22 4 14 13 2C 43 +8 16 04 14 26 0C 11	+9 FF FF FF 21 2C 2C 1C 2C 42 1A 13 2C 2C 44 1A 12 2C 2C 44 1A 12 2C 12 14	+A FFF FF 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+BFFF664C1551542C0443112524CBA+B864422	+CFFF 21 2 20 00 00 00 10 11 15 12 00 4 4 6 4 6 4 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	+DFFFFFF 04 4C 04 4C 023 222 1C 1C 4B 4A 25 DD +D 15 13 23 2C 0 0C 40	+E FFF FF 46 00 0F 11 15 12 22 C 04 1E 22 11 15 FF 42 0C 04 27 7 00 13	+F. FFF F12 23 21 FFF 224 00 0E 263 11 FFF 044 04	Sum :850 : F8C : A00 : D08 : B33 : C9F : E8D : A04 : 333 : 19 : 76 : Sum A : 37F : A08 : C9F : A08 : A08 : C9F : A08 : A	
	Add BE00 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BE6	+0 2C FF C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 4 3C E7 +0 02 3 14 14 2C 28 39	+11 122 FFF 0C 24 4C-3D 20 21 12 21 21 22 04 00 23 23 23 20 21 41 21 22 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+2 C FF 11 12 12 14 04 0C 3F 26 42 11 2C A2 +24 04 26 F 15 25 14 24	+3 FFF FFC 2CC 244 2CC 044 3AA 133 24CC 044 099 B2 +3 465 155 FFF 28 0CC 25	+4 92 97 41 28 90 90 22 14 12 20 42 20 43 11 49 +4 11 21 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	+5 24 FFF 22 22 53 114 20 60 43 21 51 23 22 20 60 43 21 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+6 FFF 24 FFC 21C 39 4C 314 25 22C 41E 68 +6 60 40 21 21 FFC 25	+7 FFF FFF 25 04 00 24 00 13 22 15 FF 04 26 18 25 12 0D +7 25 21 2C 04 4 48 21	+8 FF F F F 5 2 5 2 3 5 F F F 6 C 4 3 2 2 4 4 3 2 C 4 3 4 6 6 4 4 1 4 2 6 6 C 1 1 2 C	+9 FFF FFF 21 2C 2C 1C 2C 42 1A 13 2C 2C 42 1A 12 2C 44 1A 12 2C 12 14 15	+A FFF F F F F F F F F F F F F F F F F F	+BFFF 66 4C 15 15 12 2C 04 4C 15 14 21 2C 04 4C 15 14 22 1 2C 04 4C 15 14 2C 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	+CFFF 21 2 20 00 00 00 10 11 15 12 00 4 4 6 4 6 4 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	+DFFFFFF 04 4C 04 4C 023 222 1C 1C 4B 4A 25 DD +D 15 13 23 2C 0 0C 40	+E FFF FF 46 00 0F 11 15 12 22 C 04 1E 22 11 15 FF 42 0C 04 27 7 00 13	+F. FFF F12 23 21 FFF 224 00 0E 263 11 FFF 044 04	Sum5:F0C:B0D8:C9F:E00:B0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	
	Add BE00 BE10 BE30 BE40 BE50 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA0 BEA	+0 2C FF C 2C 1C 04 48 47 12 24 13 2C 1C 04 4 3C E7 +0 02 3 14 14 2C 28 39	+11 122 FFF 0C 24 4C-3D 20 21 12 21 21 22 04 00 23 23 23 20 21 41 21 22 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+2 C FF 11 12 12 14 04 0C 3F 26 42 11 2C A2 +24 04 26 F 15 25 14 24	+3 FFF FFC 2CC 244 2CC 044 3AA 133 24CC 044 099 B2 +3 465 155 FFF 28 0CC 25	+4 92 97 41 28 90 90 22 14 12 20 42 20 43 11 49 +4 11 21 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	+5 24 FFF 22 22 53 114 20 60 43 21 51 23 22 20 60 43 21 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+64 FFF 24 FFF 20 21 C 39 4 C 31 4 25 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	+7 FFF 25 044 000 24 000 13 22 15 F 044 26 18 25 25 21 20 04 44 04 44 12 25	+8 FFF 25 00 21 223 FFFF 00 4 22 4 14 13 20 43 +8 16 04 04 14 26 00 11 20 04	+9 FFF FFF 21 2C 2C 0C 42 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	+AFFF 04 0C 4C 28 00 0A 15 11 14 4C 33 27 4	+BFFF 66 4C 15 114 21 22 4 4 22 4 4 4 2 2 6 4 4 2 2 6 4 4 2 2 6 4 4 2 2 6 4 4 6 2 2 6 4 4 6 2 2 6 4 6 2 2 6 4 6 6 6 6	+CFFF 21 12 FFC 20C 00A 111 FFC 204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	+D FFF F64 14 4C 04 4C 25 1C 16 4A 25 DD +D 15 13 23 2C 10 0C 40 13	+E FF F F F F F F F F F F F F F F F F F	+F. FF FF 12 23 21 FF 224 00 E 26 13 11 FF 04 4	Sum :850 : F8C : A00 : D08 : B33 : C9F : E8D : A04 : 333 : 19 : 76 : Sum A : 37F : A08 : C9F : A08 : A08 : C9F : A08 : A	
	Add BE00 BE20 BE30 BE40 BE50 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BE6	+0 2C FF 0C 2C 1C 04 44 47 12 24 13 21 C 04 3C E7 +0 00 3 14 14 2C 28 0C 37 24	+11 122 FF 0C 24 4C 3D 20 114 21 2C 04 02 A 23 23 C0 +11 22 FF C0 38 26 22 42 2C	+22C FF1 15 12 12 12 14 00 3F 26 42 22 11 2C A2 +2 04 02 6F 15 25 14 24 36	+3 FF FF FF C 2C 24 2C 04 43 A3 2C 2C 04 09 B2 +3 46 51 51 5FF 28 0C 25 15	+44 02 FFF 41 28 00 02 22 14 12 26 00 03 11 121 FFF 60 04 22 57 FFF	+5 24 FFF 22 22 53 114 20 60 43 21 51 23 22 20 60 43 21 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+64 FFF 24 FFF 20 21 C 39 4C 314 25 2C 04 1 E 68 08 021 2FF 025 00	+7 FFF 25 044 000 24 000 13 22 15 F 044 26 18 25 25 21 20 04 44 04 44 12 25	+8 FFF 25 00 21 223 FFFF 00 4 22 4 14 13 20 43 48 16 04 04 14 26 00 11 20 04	+9 FFF FFF 21 2C 2C 0C 42 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	+AFFF 04 0C 4C 28 00 0A 15 11 14 4C 33 27 4	+BFFF 66 4C 15 114 21 204 311 224 BA +B8 4 4 2 2 4 4 2 2 C	+CFFF 21 12 FFC 20C 00A 111 FFC 204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	+D FFF F64 14 4C 04 4C 25 1C 16 4A 25 DD +D 15 13 23 2C 10 0C 40 13	+E FF F F F F F F F F F F F F F F F F F	+F. FFF 12 23 21 FFC 06 06 06 +F 25 48 414 23 10 00 06 06 07 00 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Sum :850 :: F0C	
	Add BE000 BE100 BE500 BE600 BE	+0 2C FFF 6C 2C 1C 04 48 47 12 21 3C 1C 04 3C E7 +0 02 33 14 14 2C 2B 0C 2B 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C	+11 12 FFF 6C 24 4C 320 21 14 21 20 40 20 23 23 C0 +1 22 FFF 20 26 27 27 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	+2 2 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	+3 FFF 6C 2C 24 42 C 2C 44 3A 3 24 2C 2C 49 F 2C 15 15 FF 28 6C 5 15 15 FF 21	+4 92 FF 41 28 90 20 21 42 20 44 26 90 31 11 49 +4 11 21 FF 90 42 21 49 49 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	+5 24 25 22 22 23 12 14 20 43 22 22 20 43 22 22 20 43 21 20 43 20 20 43 20 20 43 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+6 FFF 24 FFC 20 10 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+7 FFF 25 04 00 24 20 15 F04 26 18 25 12 0D +7 25 25 21 2C 04 4B 21 20 44 8B 2	+8 FFF 25 00 21 223 FFFF 00 4 22 4 14 13 20 43 48 16 04 04 14 26 00 11 20 04	+9 FFF FFF 21 2C 2C 0C 42 2C 0C 42 A1 A1 32 C 2C 0C 42 A1	+AFFF 64 60 64 40 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	+BFFF 06 4C 15 14 21 12 2C 4 34 11 22 2C BA +B8 4 4 2 2C 4 4 2 2C 4 4 2 2C 14 A	+CFFFF2112FFC20C0A1A11FFC2044A4A+C4A4A233321214470012	+D FFF 64 404 404 26 23 210 10 48 44 42 5 DD +D 15 13 23 210 60 40 13 214	+E FFF 46 00 0F 11 12 22 2C 41 1 15 FFF 42 0C 04 7 27 00 13 2C 4C 4C	+F. FFF 12 23 21 24 00 26 13 11 F 64 04 0E +F 25 48 48 14 123 1C 27 00 13	Sum 5:F0C : 1008	
	Add BE000 BE100 BE500 BE600 BEF00 BEF00 BFF00 BF	+0 2CFF0C2CC10448471224132CC10443C E7 +0 00 23 14 14 22 28 20 21 21 22 21 22 21 22 21 22 21 21 21 21	+11 12FF 6C 24 4C 3D 221 144 21 2C 400 2A 23 C0 +122 FF 2C 0C 8 26 22 24 2C 4C	+22CFF11151211406C3264221112CA2 +240426F15125144246014	+3 FFF 0C 2C 24 0E 44 A 313 24 2C 204 0F FF 8 0C 25 15 15 FF 8 0C 25 12 12 12 14	+4 92 FF 41 28 90 90 22 21 42 42 43 44 11 21 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	+5 24 22 22 23 12 20 43 23 22 20 43 23 22 20 68 45 16 46 46 46 47 25 25 26 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	+6 FFF 24 FFF 22C 1C 34C 3E 14 22C 04 1E 08 +6 0A 021 21 FFC 25 00 25 22C	+7 FFF 25 04 00 13 22 15 F 04 26 12 25 21 2C 04 4B 21 25 4C	+8 FFF 25 00 21 223 FFF FF 00 4 32 24 14 13 20 43 14 26 04 11 20 04 40 11 20 04 40 11	+9 FFF FF 21 22 20 41 41 32 20 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	+A FFF 04 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	+BFFFF 06 4C 15 14 12 12 2C 44 31 1 25 24 2C 44 42 2C 14 A 25 15	+CFFF 21 12 FFC 20C 00A A 11 1 FFC 204 4 6 +C4 23 A 3 2 3 2 1 1 4 2 7 0 0 2 0 4	+D FFF 64 14 40 40 42 60 62 32 22 10 10 15 13 23 20 40 13 23 14 26	+EFFF 46 00 0F 115 12 22 C04 1E 22 115 FFF 42 42 +E8 00 42 77 20 013 2C 1C 24	+F. FFF 12 23 21 FF 2C 24 0C 0E 26 13 11 FF 04 0E +F 25 48 48 14 14 23 1C 27 00 13 04	Sum 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Add BE00 BE10 BE10 BE50 BE60 BE60 BE60 BE60 BE60 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF1	+0 2CF 6C 2CC 1C4 004 48 47 124 13 2CC 1C4 004 14 2CC 28 24 12 2CC 28 22 24 22 2CC 2A	+11 12 FFF 6C 24 4C 320 21 114 22 20 400 23 23 C0 +11 22 FFC 6C 38 22 24 22 24 22 24 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	+2 2 F F 1 1 1 5 1 2 1 1 4 4 0 4 6 4 5 1 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	+3FFF 6C 2C 44 44 313 24 2C 2C 40 99 B2 +3 46 515 FFF 28 C 25 15 21 42 2F	+4 92 FF 41 28 90 90 22 20 41 21 21 49 +4 11 21 56 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6	+5 24 25 22 22 23 12 12 20 43 21 22 22 08 +5 16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	+6FFF 24FFC 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	+7 FFF 25 04 00 13 22 15 F 04 26 18 25 21 2 C 04 4 4 8 21 25 4 4 C 21	+8 FFF 25 00 1 225 23 FFF 0C 04 4 3 2 4 4 1 4 2 6 0 C 1 1 2 C 04 4 C 1 1 2 4 4 C 1 1 2 4	+9 FFF FFF 21 22 20 41 41 32 20 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	+A FFF 04 0C 4C 4B 00 0A 11 14 4C 32 72 4 11 12 12 10 06 0C 11 11 12 12 12 12 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	+BFFFF 06 4C5 114 221 220 44 311 222 44 40 225 44 40 221 44 22 22 14 42 14 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	+CFFFF211FFCC000A1A11FFCC0444A +C244A32331242700124646	+D FFF 64 14 404 26 62 32 22 10 10 40 40 42 51 13 23 20 10 60 60 61 32 31 44 61 31 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	+EFFF 46 00 0F1 15 12 22 04 1E 22 11 15 FF 42 +E 28 00 44 27 01 3 20 1C 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	+F. FFF 12 23 21 FFF 2C 26 0E 26 13 11 FFF 04 04 04 14 23 12 7 00 13 04 26	Sum : 850 : 160 :	
	Add BE00 BE10 BE50 BEA0 BEF0 BFF0 BFF0 BFF0 BFF0 BFF0 BFF0 BFF	+0 2C FF 0C 2C 1C 448 472 24 13 21 C 04 3 C E 7 +0 0 23 14 12 C 28 0 C 22 1 C A 24	+11 12 FFF 6C 24 4C 320 21 14 21 20 400 23 23 23 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	+2 2 FF 11 15 12 12 11 4 04 05 22 4 22 11 20 A2 +2 04 04 15 25 4 24 36 09 14 4 04 FF	+3 FFF 0C 2C 2d 44 44 45 13 24 C 2C 04 9 B 2 +3 46 05 15 15 FF 28 0C 25 15 21 22 F 00	+4 92 FF 41 20 90 90 20 21 42 26 90 91 11 21 14 21 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	+54FF22253124C0C3315322C08 +56440325226440015400	+6FFF 24FFC 2010 34C 314 22C 41E 46A 864 211FF 6C 200 25C 42FF	+7 FFF 25 04 00 13 215 FF 04 25 12 00 +7 25 21 22 04 48 12 25 04 04 42 12 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	+8 FFF 25 001 225 23 FFF 6C 04 224 14 13 2C 43 +8 16 04 4C 11 12 04 4C 11 12 4FF	+9 FFF FFF 21 22C 0C 42 1A 13 22C 04 2E C3 +9 40 1A 12 221 14 15 16 11 11 04 11 11 04	+AFFFF 04 0C 4C 28 4B 00 A 15 11 14 4C 33 27 4	+BFFF6641512120441125420 BA +B84442214A15C00	+CFFF2112F2CCCC00AAA11FFCC044AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	+D FFF 04 14 44 25 10 23 22 11 11 13 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	+EFFF 46 00 0 1 1 1 5 2 2 2 C 0 4 1 E 2 2 1 1 1 5 FFF 42 0 C 4 2 7 0 0 1 3 C 1 C 2 C FFF 42 C FFF	+F. FFF 12 23 21 FF 2C 24 0 0 E 26 13 1 1 FF 64 4 1 4 23 1 C 7 20 6 1 3 0 4 6 0 6 1 3 0 4 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Sum 5:850 ::800 ::850 ::	
	Add	+0 2C FFF 0C 2C 1C 04 447 122 1C 04 124 12C 1C 04 14 14 228 0C 37 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	+11 12 FFF 0C 244 4C 23	+22 FFF 11 15 12 21 14 4 06 C 3F 62 4 2 2 11 2 C A 2 6 6 15 12 5 14 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	+3FFFF 0C 2C4 2C 04 4 3A 3A 134 2CC 04 9 B2 +3 46 5 15 FFF 20 C 25 5 21 24 2FF 20 00 00	+44 200 000 222 144 122 204 409 111 49 +44 11 215 FFC 4C 225 FFF	+54 FF222532142CC03153222C +564043C525224400015140000	+6FFF24F22CC1394CE125041E +6A804211F6C25025FFF	+7 FFF 25 04 00 24 00 21 5 FF 4 26 21 21 21 22 21 22 21 22 22 21 22 22 24 48 21 22 22 22 22 24 48 24 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	+8 FFFF 25 001 225 225 225 225 225 227 227 227 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	+9 FFF FFF 21C 2CC 42A 1A 12CC 42A 1A	+A FFFF 04C 28 4B 00A 15 111 4C 33 27 24 DB +A 112 2C 04 0C 22 26 12 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	+BFFF64C15122C441522CBA+B84422C4422C14A15C000	+FFFF212F2CC00A1A1FF2C446A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4	+DFFFF 044 144 4C 044 20E 23 22C 1C 4B 4A 25 DD +D 153 23 2CC 40 133 214 266 130 00	+EFFFF 466 00F 111 152 22C 04E 22C 111 15FF 42 +E 28C 04 277 20C 14C 24C 2FFFF	+F. FFF 12 231 FFF 20 0E 26 311 FFF 04 4 14 14 23 1C 27 0 13 04 26 0 00	Sum :850 :160 :160 :160 :160 :160 :160 :160 :16	
	Add BE000 BE100 BE200 BE300 BE400 BE500 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BF600 BF600 BF700 BF600 BF700 BF600	+0 2C FFF 0C 2C 1C 04 48 12 24 12 1C 04 47 12 22 1C 04 2C 1C 04 2C 1C 2C	+1 12 FFF 0C 24 4C-33D 20 21 14 21 2C 00 2A 03 23 C0 +1 22 FFC 0C 38 22 24 22 24 22 4C 23 FFF 0C 24 4C 25 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 4C 26	+2 CFF 11 15 12 11 14 00 00 3F 62 42 22 11 20 42 04 04 05 15 21 42 43 60 14 04 FFF FFF	+3 FFF 60C 2C4 42C 644 43A 13 42C 2C 644 65 15 15 FFF 80C 25 15 15 FFF 80C 25 15 15 24 2F 600 600	+44 26 46 49 20 47 49 41 121 FFC 264 22 FFF FFF	+54 FF2225312 2003153222 08 +564 4325222 08 +564 401512 2004 4000 4000	+6FFF24F2CC1C94CE	+7 FFF 25 04 00 24 00 13 22 15 FFF 026 18 25 12 0D +7 25 521 2C 04 04 00 00 00	+8 FFF 250 21 225 225 FFF 004 224 143 20 43 414 260 411 224 FFF FF	+9 FFF FFF 21 2C 2C 6C 42 1A 2C 2C 64 1A 2C 2C 64 1A 12 2C 12 1A 15 11 11 11 11 11 104 26 00 00	+A FFFF 04C 28 4B 00A 15 11 4C 33 27 24 DB +A 14 12 2C 10 04 04 22 4B 15 11 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	+BFFF6641551212204415220 BA +B804422214A2120000000000000000000000000000	+CFFFF212FF2CC000A111FFC0446 +C44A3233124700212470026FFFFF	+D FFFF 044 144 044 26E 23 222 10C 484 4AA 25 DD +D 153 23 20C 10 040 13 23 144 13 000 000	+EFFFF 46 00F 11 15 12 2 2 C 04 1 2 2 2 C 11 1 15 FFF 42 0 C 4 2 7 7 0 1 3 2 C 1 C 2 C FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+F. FFF 12 21 FFF 2C 40 0 E 4 FF 2C 40 C 6 E 4 FF 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4	Su850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :	
	Add	+0 2C FFF 0C 2C 1C 04 48 12 24 12 1C 04 47 12 22 1C 04 2C 1C 04 2C 1C 2C	+1 12 FFF 0C 24 4C-33D 20 21 14 21 2C 00 2A 03 23 C0 +1 22 FFC 0C 38 22 24 22 24 22 4C 23 FFF 0C 24 4C 25 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 27 4C 26 4C 26	+2 CFF 11 15 12 11 14 00 00 3F 62 42 22 11 20 42 04 04 05 15 21 42 43 60 14 04 FFF FFF	+3 FFF 60C 2C4 42C 644 43A 13 42C 2C 644 65 15 15 FFF 80C 25 15 15 FFF 80C 25 15 15 24 2F 600 600	+44 26 46 49 20 47 49 41 121 FFC 264 22 FFF FFF	+54 FF2225312 2003153222 08 +564 4325222 08 +564 401512 2004 4000 4000	+6FFF24F2CC1C94CE	+7 FFF 25 04 00 24 00 13 22 15 FFF 026 18 25 12 0D +7 25 521 2C 04 04 00 00 00	+8 FFF 250 21 225 225 FFF 004 224 143 20 43 414 260 411 224 FFF FF	+9 FFF FFF 21 2C 2C 6C 42 1A 2C 2C 64 1A 2C 2C 64 1A 12 2C 12 1A 15 11 11 11 11 11 104 26 00 00	+A FFFF 04C 28 4B 00A 15 11 4C 33 27 24 DB +A 14 12 2C 10 04 04 22 4B 15 11 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	+BFFF6641551212204415220 BA +B804422214A215200000	+CFFFF212FF2CC000A111FFC0446 +C44A3233124700212470026FFFFF	+D FFFF 044 144 044 26E 23 222 10C 484 4AA 25 DD +D 153 23 20C 10 040 13 23 144 13 000 000	+EFFFF 46 00F 11 15 12 2 2 C 04 1 2 2 2 C 11 1 15 FFF 42 0 C 4 2 7 7 0 1 3 2 C 1 C 2 C FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+FF FFF 12 221 FFF 224 90 E 6 13 11 FF 94 94 9E 14 14 23 12 7 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	Su850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE30 BE30 BE30 BE30 BE30 BE30 BE3	+02CFFF0CC1C0444847122C0443C04712C047142C03742C047142C03742C047142C04715	+1 12 12 12 12 20 21 21 20 21 21 20 24 20 23 23 20 21 21 21 22 20 21 21 21 22 23 23 23 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	+2CFF111122111400CF121111221111221111221111221111221111221111	+3 FFF FF 0C 224 2C 04 09 B2 +3 46 05 15 FFF 20C 25 15 124 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+44 28 60 60 22 20 44 12 20 64 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+54 FF222532142CC3153222C +56443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +5644432512C +5644432C +564442C +56442	+6FFF 2FF 2CC 1CC 37 4CE 1CC 37 4	+7 FFF 25 400 24 000 13 22 15 F04 26 12 25 25 21 2C 04 44 82 1 20 44 4C 21 4C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+8FFFF 250 021 223 FFFF 004 32 24 4 13 20 43 46 40 41 42 60 61 12 20 44 61 12	+9 FF FF FF FF FF 22C 2C 2C 42 42 43 2C 2C 42 44 44 15 2C 2C 42 14 15 61 11 64 2C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	+AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+BFFFF 64C 155 154 221 22C 8A +B8 64 40 22C 14A 25 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+CFFF212FF2CC00AA11FFCC0446 4A +C24A32321142700226FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+DFFFFF 04 4C 4C 25 1C 1C 10 0C 4C 13 22 1C 1C 10 0C 4C 13 21 14 26 13 2C 1C	+EFFFF 40 0 0 F 1 1 1 2 2 2 2 4 4 E 2 2 C 4 1 E 2 2 C 4 2 C 7 7 0 1 3 2 C C 1 4 C 2 4 C 7 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	+FFFFF 123 21 FFC 24 0C 0E 25 48 48 14 14 23 C 27 00 00 00 00 00 28	Sum5:850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :850	
	Add BE000 BE100 BE200 BE300 BE400 BE500 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BF600 BF600 BF700 BF600 BF700 BF600	+02CFFF0CC1C0444847122C0443C04712C047142C03742C047142C03742C047142C04715	+1 12 12 12 12 20 21 21 20 21 21 20 24 20 23 23 20 21 21 21 22 20 21 21 21 22 23 23 23 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	+2CFF111122111400CF121111221111221111221111221111221111221111	+3 FFF FF 0C 224 2C 04 09 B2 +3 46 05 15 FFF 20C 25 15 124 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+44 28 60 60 22 20 44 12 20 64 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+54 FF222532142CC3153222C +56443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +5644432512C +5644432C +564442C +56442	+6FFF 2FF 2CC 1CC 37 4CE 1CC 37 4	+7 FFF 25 400 24 000 13 22 15 F04 26 12 25 25 22 04 44 82 1 20 44 4C 21 4C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+8FFFF 250 021 223 FFFF 004 32 24 4 13 20 43 46 40 41 42 60 61 12 20 44 61 12	+9 FF FF FF FF FF 22C 2C 2C 42 42 43 2C 2C 42 44 44 15 2C 2C 42 14 15 61 11 64 2C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	+AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+BFFFF 64C 155 154 221 22C 8A +B8 64 40 22C 14A 25 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+CFFF212FF2CC00AA11FFCC0446 4A +C24A32321142700226FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+DFFFFF 04 4C 4C 25 1C 1C 10 0C 4C 13 22 1C 1C 10 0C 4C 13 21 14 26 13 2C 1C	+EFFFF 40 0 0 F 1 1 1 2 2 2 2 4 4 E 2 2 C 4 1 E 2 2 C 4 2 C 7 7 0 1 3 2 C C 1 4 C 2 4 C 7 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	+FFFFF 123 21 FFC 24 0C 0E 25 48 48 14 14 23 C 27 00 00 00 00 00 28	Su850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :	
	Add BE00 BE10 BE20 BE30 BE30 BE30 BE30 BE30 BE30 BE30 BE3	+02CFFF0CC1C0444847122C0443C04712C047142C03742C047142C03742C047142C04715	+1 12 12 12 12 20 21 21 20 21 21 20 24 23 23 23 20 21 21 21 22 24 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	+2CFF111122111400CF121111221111221111221111221111221111221111	+3 FFF FF 0C 224 2C 04 09 B2 +3 46 05 15 FFF 20C 25 15 124 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+44 28 60 60 22 20 44 12 20 64 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+54 FF222532142CC3153222C +56443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +564443251222C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +56444325122C +5644432512C +5644432C +564442C +56442	+6FFF 2FF 2CC 1CC 37 4CE 1CC 37 4	+7 FFF 25 400 24 000 13 22 15 F04 26 12 25 25 22 04 44 82 1 20 44 4C 21 4C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+8FFFF 250 021 223 FFFF 004 32 24 4 13 20 43 46 40 41 42 60 61 12 20 44 61 12	+9 FF FF FF FF FF 22C 2C 2C 42 42 43 2C 2C 42 44 44 15 2C 2C 42 14 15 61 11 64 2C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	+AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+BFFFF 64C 155 154 221 22C 8A +B8 64 40 22C 14A 25 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+CFFF212FF2CC00AA11FFCC0446 4A +C24A32321142700226FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+DFFFFF 04 4C 4C 25 1C 1C 10 0C 4C 13 22 1C 1C 10 0C 4C 13 21 14 26 13 2C 1C	+EFFFF 40 0 0 F 1 1 1 2 2 2 2 4 4 E 2 2 C 4 1 E 2 2 C 4 2 C 7 7 0 1 3 2 C C 1 4 C 2 4 C 7 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	+FFFFF 123 21 FFC 24 0C 0E 25 48 48 14 14 23 C 27 00 00 00 00 00 28	Sum5:850 :850 :850 :850 :850 :850 :850 :850	
	Add BE000 BE100 BE500 BE600 BEF00 BF100 BF500 BF700 BF600 BF700 BF600 BF700 BF600 BF700 BF600 BF700 BF	+02CFFF0CC1C044847712CC0443CCE7 +000231412CC03942221CC0448FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+12FF 0C 44C 3D 221 144 21C 04 00 23	+2CFF1112121400FF1112121400FFFFFFFFFFFFFFFF	+3 FFF 60 C 224 204 69 B2 +36 60 15 FF8 80 C 25 121 24 26 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	+44 00 00 22 14 22 20 44 22 26 40 27 15 FFF FFF FFF FFF FFF FFFFFFFFFFFFFFF	+5 24 FF 222 225 314 200 43 315 232 220 08 +5 104 403 25 212 404 404 405 25 212 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406	+6FFF24FF2CC1C34CE431CE46CE56CE56CE56CE56CE56CE56CE56CE56CE56CE5	+7 FF FF 25 4 40 0 13 22 25 21 2 2 2 2 2 4 4 C 21 2 2 4 4 C 21 2 2 4 4 C 21 2 5 4 4 C 21 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	+8FFFF 200 21 22 3 FFFF 60 04 2 14 1 3 2 C 4 3 4 2 6 C 11 2 C 4 4 C 11 2 C 4 C 11 2 C 5 FFF FFF FFFF 22	+9 FF	+AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+BFFFF64C511421122C4A11122C4A11122C4A11122C4A11122C4A1112CA1112CA1112CA1112CA111CA111	+FFFF112C000AA111FC0446-AA +C44AA333212470026FFFFFF-AD	+DFFFFF 044 404 26 23 222 1C 48A 425 DD +D 13 3 23 21 0 00 00 00 00 56	+EFFFF 400 0F1 112 22 C 04 1E2 211 15FF 42	+FFFFF 123 211 FFF 04	Sussississississississississississississi	
	Add	+002CFFC0CC1C044847224133CC1C0443CC1C0443CC1C0443CC1C04C3CC1C04C3CC1C04C3CC1C04C3CC1C04C3CC1C04CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1	+112 FFF 0C 44C 3D 0 2D 114 12 2C 40 2D 2D 114 12 12 2C 40 2D 2D 114 12 2C 40 2D 2D 114 12 2C 40 2D 2D 114 12 2C 40 4D 2D 114 12 2C 4D	+2CFF111512211400C3F62221112C A2 +2404426FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+3 FFFF 0CC 224 0E 44A A 3 13 24 C 2CC 044 09 B 2 +3 4 05 15 15 FF 28 C 25 15 21 4 2 2 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+44 28 60 00 2D 22 41 2 2C 42 60 00 31 11 49 +41 11 21 FF 6C 42 29 5F FF	+54 FFF 222 312 14 20C 315 322 2C	+6FFF4452CC1C34CE1452CC41E	+7FFF5264002451251200000000000000000000000000000	+8FFFF5200215257FFF0C442241432C 43 +864044C112044C1112044C1147FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+9 FF	+AFFFF 04C 24B 00 0A 111 14C 3327 4 DB +A4 122 10 04C 224 4 26 12 FFF FFF - 02 +A	+BFFFF64C1551142112C0443112C04442C14A12C000000000000000000000000000000000000	+CFFFF 122CCCCOOA1A1FFCCA46 4A +C24A3333212470426FFFFFF 4D +C	+DFFFF 04 4C	+EFFFF 40 0 0 F 1 1 1 2 2 C 2 4 1 E 2 2 C 4 1 E 2 1 1 1 5 F F F 4 2 C 4 2 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4	+FF FF 123 21 F F C 240 0 E 263 11 1 F F 64 0 4 14 14 23 1 C 7 0 0 13 0 4 0 0 0 0 2 B A E +F	Sum55: 180 0 183 1 193 1	
	Add BE000 BE100 BE200 BE300 BE400 BE500 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BF600 BF700 BF	+00 2C FFF 02C 1C 004 488 472 243 12C 1C 003 144 2C 20C 327 1C 224 FFFFF 91 +03	+12FF 0C4 4C 3D 0C21 14 12C 04 0C3 2C3 14 12C 0C3 2C3 1C0 +12FF 1CC 0C3 2C4 4C3 FF 0C6	+2CFF11512214403F642221112C A2 +2404426F52144423609144FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+3 FFF FF 02C 244 06E 44A 13 22C 264 069 B2 +3 46 05 15 FFF 28C 255 151 224 200 000 -56 +31	+44 28 000 2D 214 12 204 26 003 11 49 +41 11 1 FFF C 24 C 22 FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFFF T A A +C1	+54 FF2 2225 312 1206 432 153 222 08 +564 44 24 25 124 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	+6FFF24FFC2CC1C34CE4S14S14S14S14S14S14S14S14S14S14S14S14S14	+7 FFF 504 000 200 133 215 FFF 026 188 212 000 000 000 A1 +7A	+8 FF FF 5 20 0 21 5 25 FF F F C 0 0 4 2 2 4 3 2 4 4 1 4 2 6 0 1 1 2 C 0 4 C 1 1 1 2 FF F F F F F F F F F F F F F F	+9 FF FF FF F21 2CC 1CC 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 1A 12 2CC 42 1A 1A 1CC 1CC 1CC 1CC 1CC 1CC 1CC 1CC 1	+AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+BFFF664C511412112C034411524CBA +B84402244022C14A15C000000B6 +B2	+FFF1122000A1A11F20446	+DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+EFFFF 400 0F1 112 22 C04 122 111 15F 42 +28 C04 27 70 13 2C C14 C2 CFFFFFFF 79 +51	+FFFFF12321FFC24C0E26111FF404 0E +F524B414123C70013046000000000000000000000000000000000	Sum55:200 mm5:200 mm5:	
	Add BE00 BE10 BE20 BE50 BE50 BE50 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF1	+02CFFC 2CC 1CC 448 412 413 2CC 1CC 448 412 413 2CC 1CC 421 42 43 2CC 424 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	+112 FFF 0C4 4C-320 221 142 2C4 4C3 2C5	+2CFF1151211406C3F622211C A2 +240046FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+3FFFFF 02C 24C 04 05 15 15 FF 28 05 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	+44 28 00 0 2D 214 12 C 04 6 0 0 3 1 1 4 9 +4 11 21 FFC 04 4 C 29 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+524 FF22253124 20033153222 08 +5644 32522244 00000000000000000000000000000000	+6FFF24FC2C1C9 34CE452C04E 6B +6A84211FC25025C26FFFFFFF +6022	+7FFF520400000132215F64261200000012215F6426120000000000000000000000000000000000	+8 FF FF 5 200 21 5 22 5 FF F 6 0 4 2 2 4 4 1 4 3 2 0 2 4 4 1 1 2 0 4 4 1 1 2 4 FF FF FF FF 5 2 2 +8 5 5 5	+9 FFF FFF 21 2C 2C 42 1A 3 2C 2C 42 1A 3 2C 2C 42 1A 12 2C 2C 42 1A 12 2C 2C 42 1A 12 2C 2C 42 1A 1C 2C 4C	+AFFFFF 00 00 00 15 11 14 40 32 72 4	+BFFFF664C51514122C043411522CBA +B804422C142A515C000000 +B804422C14A51C0000000 +B8042C14A51C000000000000000000000000000000000000	+FFFF112FC2CCC000A111FFCC446 4A +C444A3332124720012426FFFFFF 4D +CF600	+DFFFFF 444 25	+EFFFF 400 0F1 152 22 C0 4E 22 11 15FF 42 +E8 C0 42 77 00 13 C1 C1 4C4 2C FFFFFF 79 +E1 5C3	+FFFFF12321F2C24C00E263111FF644C04 +F2584C127C700134C26C00C2CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	Su850 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
	Add BE000 BE100 BE200 BE300 BE400 BE500 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BF100 BF	+00 2C FFF 02C 1C 004 48 47 22 1C 04 48 47 22 1C 04 23 4 12 22 1C 04 22 1C 04 2C 22 1C 04 2C	+112 FFF 024 4C-320 2A1 121 2CC 000 2A3 2CC 021 4 22 FFF 000 2A3 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2C	+2CFF111512114400C3F6222112C A2 +244046FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+3 FFF FF 02C 244 04 04 04 13 24 24 04 04 04 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	+44 28 00 02 21 4 12 20 4 26 00 3 11 49 +41 121 FFC 26 4 22 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+54 FF22253124 20033153222C 08 +564 040325224 040000 07 +511018	+6FFF44FF22C1C34CE434CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE4	+7 FF FF 204 000 133 215 FF 4026 18 212 00 000 000 000 000 000 000 000 000	+8 FFF5 200 21 22 3 FFF 00 4 3 2 2 4 4 1 3 2 0 4 3 2 4 4 1 3 2 0 4 4 1 1 2 4 5 FFF FFF 2 2 +8 E 5 0 0	+9 FF FF FF F21 2CC 1C 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 15 2CC 42 1	+AFFFFF 400C 4C8 4B 00A 15 111 4C33724 DB +A142122C10 04C224 04C2 2CFFFFFF 02 +A3008	+BFFFF640511412210034115220 BA +B84402214215200000 B6 +B22140600000 B6 +B221406000000 B6 +B2214060000000 B6 +B2214060000000000000000000000000000000000	+CFFF112FC20CC0AA11FFC20446 4A +C244A33231244270022FFFFFF 4D +CF0024	+DFFFFF 144 04 4 25 22 22 11 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+EFFFF 400 0F1 115 22 C04 E122 11 15 FF 42 +E8 0C4 42 77 00 13 2C C14 C24 C25 FFFFFFF 79 +E13 26	+FFFFFF2231FF2C400E61311F044004 0E +F52484841423C12700304260000028 AE +F526033	Su85000000000000000000000000000000000000	
	Add BE000 BE100 BE200 BE300 BE400 BE500 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BE600 BF100 BF	+00 2C FFF 02C 1C 004 48 47 22 1C 04 48 47 22 1C 04 23 4 12 22 1C 04 22 1C 04 2C 22 1C 04 2C	+112 FFF 024 4C-320 2A1 121 2CC 000 2A3 2CC 021 4 22 FFF 000 2A3 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2C	+2CFF111512114400C3F6222112C A2 +244046FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+3 FFF FF 02C 244 04 04 04 13 24 24 04 04 04 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	+44 28 00 02 21 4 12 20 4 26 00 3 11 49 +41 121 FFC 26 4 22 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+54 FF22253124 20033153222C 08 +564 040325224 040000 07 +511018	+6FFF44FF22C1C34CE434CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE4	+7 FF FF 204 000 133 215 FF 4026 18 212 00 000 000 000 000 000 000 000 000	+8 FFF5 200 21 22 3 FFF 00 4 3 2 2 4 4 1 3 2 0 4 3 2 4 4 1 3 2 0 4 4 1 1 2 4 5 FFF FFF 2 2 +8 E 5 0 0	+9 FF FF FF F21 2CC 1C 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 15 2CC 42 1	+AFFFFF 400C 4C8 4B 00A 15 111 4C33724 DB +A142122C10 04C224 04C2 2CFFFFFF 02 +A3008	+BFFFF640511412210034115220 BA +B84402214215200000 B6 +B22140600000 B6 +B221406000000 B6 +B2214060000000 B6 +B2214060000000000000000000000000000000000	+CFFF112FC20CC0AA11FFC20446 4A +C244A33231244270022FFFFFF 4D +CF0024	+DFFFFF 144 04 4 25 22 22 11 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+EFFFF 400 0F1 115 22 C04 E122 11 15 FF 42 +E8 0C4 42 77 00 13 2C C14 C24 C25 FFFFFFF 79 +E13 26	+FFFFFF2231FF2C400E61311F044004 0E +F52484841423C12700304260000028 AE +F526033	Su85000000000000000000000000000000000000	
	Add BE00 BE10 BE20 BE50 BE50 BE50 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF10 BF1	+00 2C FFF 02C 1C 004 48 47 22 1C 04 48 47 22 1C 04 23 4 12 22 1C 04 22 1C 04 2C 22 1C 04 2C	+112 FFF 024 4C-320 2A1 121 2CC 000 2A3 2CC 021 4 22 FFF 000 2A3 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2CC 2C	+2CFF111512114400C3F6222112C A2 +244046FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+3 FFF FF 02C 244 04 04 04 13 24 24 04 04 04 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	+44 28 00 02 21 4 12 20 4 26 00 3 11 49 +41 121 FFC 26 4 22 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	+54 FF22253124 20033153222C 08 +564 040325224 040000 07 +511018	+6FFF44FF22C1C34CE434CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE45CE4	+7 FF FF 204 000 133 215 FF 4026 18 212 00 000 000 000 000 000 000 000 000	+8 FFF5 200 21 22 3 FFF 00 4 3 2 2 4 4 1 3 2 0 4 3 2 4 4 1 3 2 0 4 4 1 1 2 4 5 FFF FFF 2 2 +8 E 5 0 0	+9 FF FF FF F21 2CC 1C 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 12 2CC 42 1A 15 2CC 42 1	+AFFFFF 400C 4C8 4B 00A 15 111 4C33724 DB +A142122C10 04C224 04C2 2CFFFFFF 02 +A3008	+BFFFF640511412210034115220 BA +B84402214215200000 B6 +B22140600000 B6 +B221406000000 B6 +B2214060000000 B6 +B2214060000000000000000000000000000000000	+CFFF112FC20CC0AA11FFC20446 4A +C244A33231244270022FFFFFF 4D +CF0024	+DFFFFF 144 04 4 25 22 22 11 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+EFFFF 400 0F1 115 22 C04 E122 11 15 FF 42 +E8 0C4 42 77 00 13 2C C14 C24 C25 FFFFFFF 79 +E13 26	+FFFFFF2231FF2C400E61311F044004 0E +F52484841423C12700304260000028 AE +F526033	Su85000000000000000000000000000000000000	



GG

マシン語リスト C570 C580 D4 7E D3 7F 26 C0 C9 11 2C 14 E1 CD 93 CD C3 E6 24 7C CD 2C 02 7E E5 C2 FE D3 D3 F6 C0 CD 00 38 C060 2D 28 22 80 01 3E 20 3E 03 05 09 26 22 E5 24 28 CD 32 3E C1 11 22 33 2F C2 32 00 FF 33 23 CD CØ B7 E5 ED CD 51 C3 E1 E5 B7 22 E5 C6 D0 4C FE 7C 63 2C CD CB 62 C5 6E C2 22 C2 C070 C080 1E 32 CA CØ E1 32 C2 ØØ B7 E5 C6 D4 C3 E5 E1 32 37 06 28 EB 32 E1 CD CD 11 47 00 22 CD A2 2B 47 42 40 C2 00 22 47 C0 2B C2 C1 01 CD F3 22 C2 EB 2B E5 C9 19 F5 3E 36 BB 24 42 C3 C0 CD CD E2 36 C3 CD C1 E1 E8 42 47 36 3E 47 C9 11 CD C1 C2 5C : 52 E6 C3 C5 AC 67 E5 DB C6 D0 10 CD 04 C7 CB 02 06 CD 20 00 CD CD 24 CD 90 D8 1B E1 D3 : AA : F7 C590 C5A0 92 CD 00 7E 80 05 E5 77 22 00 02 :24 E1 E5 C2 05 C2 32 0A E5 77 97 03 05 03 08 2D 77 D4 2D C0 77 0E 42 C3 2C B8 EB ED C090 : D7 : FA : 7A : 70 : 27 E1 C3 C3 CD 28 E6 C3 2C D4 46 0A 2C 07 D3 28 :98 :22 :E5 :9A :94 COAO CSBO D0 COBO E6 C3 67 CODO 52 90 47 C9 3E AF CD CØ 42 9A 3E 3A C5D9 CSE0 CSF0 C0E0 EB C1 D3 D3 : 40 B4 EB 47 E3 19 09 41 C6 50 B5 4D OB 53 CE B1 68 79 11 55 27 D9 84 DB B7 CF FE 09 6E +2 01 AF +A 3C FE Add +3 32 32 FE D4 70 3A +6 32 20 01 03 3E 03 +8 C5 CB 79 24 0E C6 25 06 E5 00 05 E6 F5 54 +C 78 20 32 3E C3 4D 3A 21 05 3A E1 32 FE 02 47 C2 +D C6 05 02 02 38 3A 78 2A 38 B C C2 7E +4 E7 06 03 C3 FE 78 25 24 00 CD A0 D1 F9 06 CD CD +5 C5 C5 C5 C6 C3 C3 E5 C7 C2 A D3 C3 A7 D4 +7 96 C3 2D D0 94 9A C6 C6 92 11 90 E5 90 C6 CD E1 +9 AFC66227C 055247C 00 FE 0ACD D9 00 03 C1 5D +B 32 05 E5 4D B7 FE FF 00 3E 10 C2 CD 77 +E FE 20 E5 ØE 96 79 C600 +2 E4 00 B0 +5 E2 00 C9 +7 06 11 00 +9 0E 80 11 +A 14 01 01 +C 3A 3F 01 +E 03 50 3F +F ØF 36 36 Sum :9D :58 +0 31 +3 AF +8 50 01 40 01 +B CD FF 40 FF 1B A0 00 00 00 73 39 04 +D 09 D3 FF 36 Add +4 D3 21 5F 21 CB +6 FB +1 CF 20 C3 DD :21 :77 :AA C610 08 C100 C620 C630 29 00 99 70 70 70 70 70 96 30 30 61 30 61 61 61 CD 00 D3 C9 00 80 21 30 CB C6 CD 25 4F 20 0A ED E5 C6 7E D2 03 E5 42 00 ED C110 81 :C0 0A 3A C6 0E CD 07 3C CD C120 C130 C140 00 ØF 57 ED ED 73 A0 C640 20 02 05 05 83 32 77 C3 07 E5 E5 01 E5 C6 78 C6 D8 01 C6 E5 C6 7C 22 3A :A6 :A4 :BA :44 :80 :CC :CC :2D :14 99 3F 49 30 3F EB 01 CB ED 99 73 ED 00 B0 ED C9 31 A0 C1 00 B0 1E 4C EB 31 00 10 11 1B D3 ED C9 00 C3 00 00 39 39 42 C650 C660 CB 5C A0 :A1 ED A6 C6 5B D5 CD B7 3E C6 EB C1 0A 0A 0A 00 21 02 31 DB C2 C3 00 39 EE A0 EB 0A C2 C3 02 9B C2 A0 E6 E5 C150 C160 C170 01 EB E9 99 A9 5F C1 ED C670 C680 ED D3 00 4C ED 00 00 C1 00 00 5C 1A 1A 01 A0 39 00 73 00 00 00 31 77 77 00 :DE :1D :D3 :2A A0 00 00 00 00 ED 77 77 FF EA 00 73 00 00 50 39 31 70 59 00 C1 00 EE E9 D3 00 00 00 00 31 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 1C 1A 39 1C 1A 5F C9 ED C690 C6A0 99 ED 00 00 01 1A 1A 4C C180 00 57 00 00 D3 1C 1C 00 00 00 F0 1C 1C 31 C190 :00 :00 :C1 :7C C6B0 EB 28 00 02 7F C1A0 C1B0 00 00 99 99 99 C4C0 :80 :E6 99 99 1C E6 00 1A 1A E9 99 77 77 D3 00 77 77 73 C1C0 C1D0 C6E0 C6F0 E6 :94 CIEO :2B 56 FB F3 BC 49 21 F5 CC 30 87 95 2C CE A7 29 D5 :16 Sum 2C 22 9B 43 46 57 F7 43 7D 38 49 9C C6 B7 89 0E :B1 Sum +2 C6 ØF +D Add C700 +5 00 7D 7C E1 +6 09 C6 D6 CD +8 +9 67 E5 11 C3 90 21 FE 3E 7E 25 B E1 C3 47 CD E5 +A +B +C D0 C2 CD F6 8D CD 12 63 38 89 FE 47 72 11 D1 +E +1 7C E6 CD D7 C6 40 D3 47 12 D0 +2 57 40 5D +3 +4 5D EB 57 5D ED A0 +5 D3 ED ED +8 A0 +9 ED +B ED CA 01 77 C1 50 EB E1 C3 7E 04 40 62 E5 8D CA CB E5 6F 11 C1 77 E1 C3 2C C9 2C C5 E1 :E5 +7 ED +A A0 A0 A0 7C 87 C9 14 CB C3 40 28 1B 23 6 FB +C A0 A0 7C 40 67 7D 25 87 CB C2 7A 25 B3 28 23 13 +D ED 39 C6 57 2E 87 CB 87 14 00 B3 20 28 22 36 C3 +E A00 7C 400 87 144 855 CB 000 28 F8 F3 6F 11 +F 39 C6 57 10 CB 85 CB 6F 25 00 12 C3 25 13 E1 Sum :51 :E5 :3A :10 :83 :C7 :CD :10 :83 :26 :29 :D5 :9E :F5 CB 6F 67 C7 111 C1 7E 02 04 96 CD C3 E8 CD E1 D9 28 A0 21 EB 7C C3 72 2C 2C 2C 2C CD 3E CD 3E CE Add +1 +6 5C A0 A0 C9 1D 14 C9 CB 7C 20 60 11 C2 CD D6 7C 40 2B 12 88 C200 C210 C710 C720 C6 ED AØ AØ 5D A0 A0 D3 3C 25 30 CB 09 21 AF 40 CD D5 ED 39 87 09 CB C6 14 2B D3 83 40 C3 23 10 ED 39 C6 85 4C CB 6F 25 96 1B 06 7A DB 80 D3 12 83 32 70 FE E1 C2 E5 D1 C2 90 10 8D 20 C1 E8 73 C7 10 C7 11 C2 2D B0 E1 CD :E6 :8C :9C :91 :58 :F6 :29 :18 :0D :C1 :69 :F2 C220 C230 C240 0730 E8 CD 04 67 11 77 73 C8 54 EB C1 21 20 CD 90 ED 31 AØ EC ED E9 C740 C750 C2 CD 5D C6 3C 6F 25 26 CB ED 5F CB CB 09 14 C9 0E D3 C9 00 5B 47 ED 4C 06 CB 4C 25 B5 60 1B AF 92 36 79 A0 7D 80 25 7D CB CB 79 7A D3 1B 7D D6 D3 2C 2C 2C E5 25 12 2C 8D 6F 11 73 2C C7 E5 5F 47 12 2C FE 70 20 62 C2 80 C9 CD CD D7 38 32 31 C3 7E C760 C770 C780 C250 CB 26 CB 00 14 1D 00 14 CB 06 FF F8 AF C2 13 24 CB CB 06 25 30 28 60 D3 00 E5 1A D0 AF C3 Ø5 66 E5 CD 2C C1 77 E5 7D 21 21 C6 47 21 B4 D7 7E 2C 7C E5 00 6F CD D7. D5 E8 B7 EB 20 06 CD E5 90 CD EB C3 28 C270 C280 C290 C790 C7A0 CD E1 E5 C3 1C C2A0 C7B0 C7C0 CD C1 10 8D 2C 11 73 12 2D 1F 47 25 A7 C3 1A 24 FE 20 C2 C6 67 24 C2C0 C2D0 C7D0 C7E0 C2E0 11 C3 11 C7F0 FF 20 EB D1 C6 DC EE 69 75 OD CF 37 A2 17 F3 15 8C 53 45 E6 05 Sum 62 67 1C 88 F7 C9 74 FD DF BA 7C 21 C2 72 C1 A6 +8 E5 0F +B CA ED Sum :53 :5F +5 C9 1C +9 +A
1A B7
C8 C5
FE 04
2A C3
EB 73
C8 C3
4B C8
7A CD
05 C8
E5 1A
D0 6F
3C 95
D2 C5
0C 0A
0C 3E
CB 5F +C 8E 4B 45 C8 CD CC 4B 1C 1A 70 02 B9 35 Add C800 +0 E1 +1 C3 FE 1C 24 FE 10 C3 C8 +2 D2 FF 1A FE +3 C7 20 67 01 +6 11 1C 57 FE 87 7A 00 C3 C8 D0 F5 00 D1 BC F0 B7 +E 47 E5 0E 05 77 CD CA 48 21 FE 1C 07 0A 07 CE 0F +2 FE FB E5 +3 FF D1 CD +4 28 03 47 +6 6F C3 11 +7 13 13 80 +B 1A 28 C1 +E CD 13 CD +F 79 1A 5B 00 05 10 28 C8 00 30 FE 2C 7A DB C3 C8 1C 6F 87 28 EB 41 C3 C8 AF +1 1A 10 +D 5 6F E5 23 47 3E 11 C2 C1 57 40 FF F6 D8 23 C3 +5 11 00 02 E5 3D E1 13 B0 E5 FF A0 C3 C3 +8 1A 1A 12 C2 C3 E1 02 C9 C2 4C ED 5D 7E 00 +9 67 FE CD 7E 77 D1 E4 C5 36 00 A0 73 1A 3C B7 +A 13 FFF 8D B7 E1 3E 21 E5 11 7C 39 CF 77 E6 C8 +C 47 45 E1 1B CD 32 80 47 24 40 C6 01 10 32 00 Sum :F5 :58 :A3 :A7 :51 :00 :77 :35 :BC Add 13 03 67 C300 C310 C810 1A D5 28 38 C1 C9 48 C820 C830 1A 27 C3 C8 CD CB 48 07 28 D1 F6 C3 CB CD 03 DF 1A 9D 0F 0C 28 28 6B 2C 48 7A DC C3 47 1C FE 01 3C 7C 20 :50 :0D :0C :0F :2F :88 :9E :24 :1D :10 :C4 :4B D5 36 30 C320 C2 CD 32 18 5B 3E DC 53 5F C330 11 E1 2C 3C 3C 8D C1 E1 C4 5C ED C1 E1 C3 01 A0 ED E4 E9 5C 7C C9 21 E8 03 C840 C850 FE 06 10 BC C3 48 C8 7A CD 05 CD 96 08 1C 07 28 C6 02 FE 04 07 E6 10 A9 20 E5 16 00 CD 16 C2 C3 00 11 C9 5D 57 10 31 C3 56 1D FE 11 C3 40 50 68 5D 31 E4 28 C3 C8 CD C8 C2 1C F1 94 30 70 C3 3B 97 7A D1 C3 04 D5 FE 13 12 E0 C3 4B 40 17 42 E0 ED C350 CD CD D3 C8 B3 ED 31 D3 5F C869 C879 ED D3 CD 04 ED 5F 40 7A 00 20 E6 1A C370 C880 D3 5F CD 5B 04 31 ED A0 5F C9 40 57 C0 3E A0 C2 EB C3 C380 C890 C8A0 CD 73 5C F0 00 D3 7E E1 D6 7C C3 39 3F 1E DF 10 11 05 0A C3 D0 1A 67 30 E5 1A C2 0F :88 :D2 :2C :AA :23 :C5 1A 1C 0C 07 C9 0F C3A0 C3B0 D3 C8B0 50 E9 C8E0 95 07 C3C0 85 23 C4 :D4 C3E0 6F CBF0 C1 C3F0 CD A0 C2 E1 00 00 ØE. FF Sum F9 1E E1 5D C7 33 97 72 1E 2A 60 11 EB FD DA 5B 45 8C BF DC 67 F7 35 85 BA CA 4D 19:88 Sum Add C900 C910 C920 C930 +D 13 E1 +2 97 3E 47 E5 38 79 C6 C3 20 E6 E1 BB C6 E6 FF +3 47 16 C2 CD 5C CD +5 0F 42 F5 C2 38 C4 CD 7D 0F F6 19 77 C9 CD C9 00 +7 07 21 21 33 17 10 00 30 54 07 CD CD CD CD 00 00 +8 +B E5 E8 03 E1 B9 08 01 C9 E6 28 01 F3 C9 7E 00 +C 32 C3 E5 AF 30 54 C9 20 01 E1 C6 3E 54 E5 B7 FF Sum 08 CD E6 C2 CD C9 17 20 01 E1 3E 80 CD C0 38 01 7E 10 D8 FF 42 FD CD 3A C1 7D 07 F6 DC 7C C9 E6 77 28 41 C2 FF :F3 0F 47 C9 E5 00 C9 3E 0E C1 C1 3E 7F 3E 93 B9 08 01 54 C2 50 C7 E5 FF 81 33 FF CD 38 30 E1 1F 24 CD 2D F6 DC E1 CD FF C9 3E 32 00 CD 5D E6 CD 12 A6 E5 C9 2C CD CP FF +5 D3 10 Add +3 FF EB 00 6F FF 24 CD CD C9 17 FF 13 C4 00 +8 +B +D 39 ED 1A 47 C1 4F 0A 6F 25 FE 23 00 00 C400 C410 4E AØ 00 ED 31 39 01 A0 04 39 06 D3 FB 29 C8 24 CB 77 E5 CB 09 13 FF 5C F0 D3 31 21 29 D5 61 C3 7E C5 CB FE FF EB D3 5C EA A0 31 A1 C9 ED F6 77 47 96 13 C4 FE 00 E5 5F CD 26 E1 FF FF A0 E9 EB C9 23 CD E1 EB 00 CB E5 7C CB C3 FF FF EB 73 A1 C2 EB C3 CD 13 20 4C CB D1 29 C3 FF FF CD CD 47 17 8C E5 C9 01 08 CD 53 E5 E1 FF ED 5F 1A E9 0C 01 13 C4 E1 16 82 87 1D C9 FF ED 37 77 E5 78 1D :82 :F3 :24 :1F :58 :47 :C9 :32 :46 :2D :50 :77 :F7 :FA :4A 93 99 3D C9 1F 25 CD 4E C6 C3 14 81 5D 2C E1 00 : D5 : 03 : 21 : 5F : E7 : 07 : 5F C420 C430 4F 10 1C C5 C2 09 21 FF 00 24 AF FB 00 D1 00 C4 1C 11 87 C4 C2 67 E1 F2 CB C9 79 C4 FF 08 5F C3 13 C3 FE C2 D5 23 13 EB 2B 01 C940 C950 DC 7C C9 9A E5 C9 CD 39 10 50 15 26 00 1A FE E1 D1 CD 5B 37 C9 E1 37 23 CB 1A FE C440 C450 C460 00 79 E5 C4 78 17 EB 17 E5 CD D9 00 CD 00 3A 1A 00 C9 13 57 EB C4 C960 C970 C980 08 CD 5D E6 7D 10 C9 3E 77 00 E6 28 C4 CD 50 AC BA 10 A6 30 E1 C9 E5 C3 14 10 00 96 1A 93 38 23 E1 29 C1 90 C470 C480 C990 C9A0 :6D CD 5B 37 C9 E1 37 23 CB 1A FE 01 00 CD 78 00 FF C490 C4A0 7C 7D 77 00 :18 :C3 :78 C9B0 CARO C9D0 E6 C9E0 C2 C9F0 FF C4C0 C4D9 C4E0 C4F0 CD 00 99 00 3D C9 59 B8 71 86 42 F1 45 85 78 E7 66 CB E1 Sum 82 FB 8F C2 42 E5 3E 22 F4 B7 BB 7F 63 +0 17 C9 +3 17 3E +6 CA BF +7 17 CA +C 38 10 +E CD Ø1 Add +9 32 80 E5 C3 CA C6 3E C3 +A 79 C4 CD 84 CD 19 80 52 +B +1 38 28 54 C9 DC ØF F6 +5 A9 C3 E6 28 3E 5D E6 28 +8 38 CD 17 80 BF 01 E1 20 +1 +2 E8 D3 68 C6 CD 77 E6 C5 C5 CD C3 D3 E6 7F DC 07 CA00 CA10 .6B .05 .25 .CD .C9 .08 .02 .CD DA 40 BD 3E 93 CA 9A E5 C3 24 :DA Add +3 54 DB C2 00 47 D0 CA +4 5D 01 7E 00 C2 25 7C +5 3E 1F E1 00 3A 7C C6 +6 00 D2 E6 00 02 FE 70 +8 DA C5 30 0 CD CA 03 +9 4F DB C2 CB 42 D3 3C +A +B +C DA 57 DB 3C C0 CD E5 +D 59 CA 09 CB 00 77 22 +E Sun C500 C510 CD DA ES CA 54 1F 9F C6 :BC 1F CB C5 28 21 E5 02 C6 C4 FE 67 CD C2 1F C5 BF CA 96 7E E5 08 02 CD F6 24 30 E1 CA20 CA30 5D E6 28 54 C9 C7 7C C9 05 24 CD 01 E1 40 70 05 C6 3E C3 E6 28 3E CØ 79 C4 CD 84 E1 BD 08 38 20 C0 78 C9 :02 :B1 C520 C530 C540 ØF DB :E6 :F2 :24 :90 42 77 C1 D0 32 3E 80 CA :22 :02 :51 CA40 E5 FF CA50 CA60 01 08 BC

E6 77 78 C9 CD 20 38 10 F6 20 CD 1B 10 7E C3 CA 77 3E C3 E6 28 34 :FE CASO CØ 02 10 52 01 E1 79 10 CA DC E5 C3 0C 3E E1 BC 3E C7 CA 24 30 F6 24 20 E1 38 02 CD 01 08 6F C9 C9 C7 07 F6 17 28 54 28 D8 3E 20 2C 7D BA CB 17 38 C3 9E 38 40 CAAO 28 54 C9 CABO : 8A 08 C6 3E BD CØ 17 CD Ø1 CACO 5D 02 DA 05 25 :3C CD 28 C4 DC 07 :3B CAFO 88 CB 40 CB CD FD 91 ØE 96 AD C3 AA 1B 82 CA 07 4F B4 5D +5 1E 80 +A E1 BD +E C9 24 +4 C6 3E 3E Add +3 01 E1 05 24 CD +8 +9 E0 79 CD 20 80 31 01 +B +D +1 7C C9 C9 08 03 +6 E5 C3 C3 E6 CB00 CB10 5D E6 CD 63 9E 93 CB F6 0C 03 38 20 C0 7C C7 C7 C7 C7 67 F6 02 F2 28 C4 CD :21 :FA E6 28 28 54 C9 C7 0F 08 28 C4 CD 63 CD 22 F6 24 CD 25 40 70 09 30 E1 9E CB 01 C6 E1 3E 20 C3 7D E6 10 77 CA 7C DC C9 E5 CD C3 FD E5 24 CC 17 40 C3 7C E6 :36 **CB20** DC 3E 01 CB30 CB40 OF F6 08 5D E6 28 54 C2 10 31 61 E1 B7 17 28 54 80 CB E6 E5 03 CD 28 3E 2D BB 3E AC :5A CB50 CB60 2D 20 CD 01 CB 98 77 3E C3 E6 28 7E 6D C9 98 05 5D 7E C3 CB C6 3E DA 05 25 80 C0 :10 E1 CB Ø5 5D CD CD D8 CD :F9 **CB70** E5 F6 FD CD 22 10 C9 7C 3E 5D E1 B8 3E C7 CA 7C 38 92 01 BA 28 54 C9 C9 AF 38 10 C0 CB80 28 3E 20 8A 77 17 :96 :B9 :09 CB90 20 7D CB C2 38 01 08 20 38 BD 08 03 E1 E1 0C 3E 93 CBA0 CBB0 CD C9 24 30 :6E :E3 :CD CBC0 CBE CD 01 DC 97 8C E5 CBF0 13 ED 30 7A B6 18 40 87 52 ØA. B5 E2 74 67 +2 F6 24 30 +7 C9 05 24 CD Add +4 C9 DC 0F F6 2D 20 E1 CB +6 E6 28 54 C9 C7 ØF CD D8 20 E5 C6 C3 7D B3 7D C4 +8 +A 3E 03 E6 28 3E +B CC00 04 CD 28 3E 5D 80 92 : 4E : 82 08 38 20 78 C9 CD C7 07 24 90 E1 CC 87 C3 CD C9 08 04 CD 01 E5 3E 2C 01 C9 28 32 8C E1 40 7C C9 05 5D 7E C3 CC BD CD C6 C3 24 30 57 CD 27 80 25 01 E1 BC 3E 0F CD 29 C7 38 28 54 CC 9A E5 C3 CC C6 08 38 40 BD CC20 CC30 CC40 01 08 38 :7D :49 3E 80 CC E6 E5 04 CD 01 E1 20 7D 10 CB DC C6 3E 67 78 C9 E6 D5 3E CD 17 C9 08 CD 57 CD 29 F6 52 20 E6 BC 38 2D 3E 80 20 AC C0 E1 CD BA CB CB 28 05 08 54 5D 2C 7D E6 C3 EB CD CD BA CB CD 17 38 9D CD CD 28 54 C2 10 25 77 32 E5 01 10 30 10 : De BC CB 08 77 3E CD 29 E1 E6 3E B9 3E CC50 CC60 : D6 2D F6 F3 CD 7E CC 47 29 F3 CD 61 CC70 CC80 : AC : AE : 2F : 14 CC90 CCA0 CCB0 01 20 CD E1 C2 E5 CB FE 47 CD CØ 6D 05 25 05 02 42 03 17 3E 5D :3D :BC :5C :16 CCD0 C1 C1 CCEO DA DC 07 40 CCFØ 70 9F 84 8C 27 A5 FC FB FE AB 69 A2 4C 4E +B F6 00 3E +7 93 CD +8 C0 79 CD +9 E1 BD 9A +D C9 24 30 +E CD CD +2 01 E1 05 +4 20 80 Add +0 +6 CD 62 9D +A 08 28 C4 CD 30 F6 24 20 E1 80 2C CB CD +C 95 38 20 C0 78 C9 C7 67 F6 66 CD CCB C1 7C C9 06 3E 3E E6 DC 0F :BA :F1 :6A CD00 CD10 E6 28 28 54 C9 C7 ØF E5 C3 C3 E6 28 3E CD F6 FC CD 30 6F 77 1D 47 40 70 09 05 50 CD20 CD C6 3E C3 E6 77 7C C9 CD FC C8 31 3F 01 CD30 CD40 08 05 24 CD 5D E6 28 54 C2 10 30 01 E1 C6 C5 3F 01 20 7D 10 CC DC E5 C3 05 28 CB 2E 80 01 E1 B8 3E C7 CC E5 2C CB E5 C3 CD C6 08 30 40 C0 21 21 5E 1D C1 80 CD E1 BC 3E AC CD CB 08 05 04 96 7E 1D E1 98 38 89 09 BA F6 2D 20 E1 : 95 CD50 CD60 CD Ø1 CB 08 77 3E C3 E6 28 7D CD E6 65 65 60 61 68 65 60 56 3F :04 :4F :E5 :ED :EF :39 :20 7E C3 CD C6 3E CDZO E5 CD D8 20 7D CB 11 BE CB 05 5D CD B7 28 3E 28 54 C9 7E C2 2C 67 C1 CD90 CDAO 2C BA CDBØ 20 C3 2E E0 CDC0 04 3D CB CD E1 E5 :E0 :E7 :6C 00 15 CB 09 01 3A CDE0 EB CD 8D 8D ØB 1A 4F 9A 7E 2D 65 64 B8 29 9F 3A 43 5F AE +0 03 E5 +2 B7 CD +3 CA 47 4F +8 +C 56 C3 37 80 92 B7 01 CD E5 13 0F 02 50 Add +4 10 C2 7E 72 21 7E E5 90 CD +5 D3 CD B7 2C 066 88 3E E5 91 0F 13 E6 00 03 +6 10 90 28 71 00 27 00 34 CE 0F 13 0F 45 80 10 FF +9 2C CD 2C E6 23 2A 14 66 80 CD +A 5E 90 2C 0F 4E 94 21 CE 21 A4 F0 00 30 FF +B CC C3 C3 C6 21 E5 00 CD 93 C4 0F 00 +D 2C FD CE 32 ED EB D1 CD 13 0F 00 01 09 +E 7E 0 3E 0 7E 20 7E 27 11 91 9F 05 +F 2C 11 08 CE 81 30 E5 EB :BD :6F :94 CE00 B6 C3 Ø6 2C Ø9 57 B7 7D 11 ØF CE10 EB E5 20 B9 CE20 CE30 CE40 80 77 21 27 04 EB 73 CE 77 53 2C 7D 46 77 20 32 0E 0F 4F A4 60 80 2C CB :55 :F1 CE50 CE60 5F ED 2C 94 21 E5 :ED :97 :EE 52 80 C9 95 4F CE CE CF70 38 21 7E CD C4 CEBO : AE : 62 : 43 : 01 E6 C4 13 00 03 CE90 F0 2D 79 30 00 E6 CD 00 02 12 A4 13 20 50 E6 C4 00 CEA0 ØF A4 7E CD CEB0 00 02 15 91 97 99 CED0 10 99 94 60 50 50 :09 05 FF 99 20 FF 00 : 00 CEEO 90 00 00 00 00 40 60 70 00 00 00 FF 00 FF :CA CEFØ E9 65 00 DD 6D D0 67 AE 7B CF 27 B9 9F B0 5E 76 +C 32 00 +2 DD 22 21 +D Add +4 32 E4 E5 22 14 22 3D 3D 3D +5 93 21 06 D7 21 F9 CA CA +6 E5 20 46 C2 00 CF 5A 79 95 +7 32 20 77 2A 1B +8 91 22 20 04 22 01 3D 3D 3D +9 E5 00 10 E4 D7 32 CA CA +A 3E E4 FC 22 C2 91 67 83 95 +B 02 21 2A F9 21 E5 D3 D3 +F 21 04 D7 E5 D7 D3 D3 D3 D3 CD 00 99 92 94 90 DD CF00 CF10 88 1B : 8C E5 22 91 22 21 6E 87 9C E4 3A 20 CA CA CA :9F :46 CF20 E4 AF 00 CF30 CF40 CF 3C 2A FE 02 E4 20 DD D3 D3 D3 CF 20 3D 3D 3D : D9 CF50 CF60 CF 3D 21 CA 00 2F 75 91 3E D3 D3 D3 :99 :C6 CA CF70 3D

93 42 77 D4 CA C3 32 10 D3 CF D3 E5 CD 77 4D 07 D3 77 2F FC 04 23 DD 32 90 32 FF ED 21 06 06 D1 FF 53 96 88 20 20 23 11 10 D3 10 21 23 1B A4 43 FC C0 47 20 2E 32 E5 13 21 10 70 CE 1A 13 FC 06 D0 FE 18 E5 :89 : 69 : C2 : A9 : 14 : 12 : 22 32 A0 70 FE C5 18 11 20 CFB0 CFC0 D1 2C D0 12 23 D1 2E 32 7E 13 CFD0 3E 13 28 CFE E9 CEFO 18 ED 00 F4 1A FE 66 31 E1 C4 2F 23 7C F9 BE 46 8B 6B 31 A0 36 2A : 2E Sum +3 36 E4 34 +5 20 10 3E +8 13 00 31 +9 1A E5 CD +A 77 3E 14 Add +2 ØC ØC ØC ØC ØE ØE 71 C5 FE C3 +B +C 13 32 CD C4 DF 21 FF +D +E +1 28 53 C1 C2 7E 3E D0 21 EB D0 11 1B +6 77 26 F3 00 22 21 C4 C3 6A 1B 2D C7 C2 3B D4 +7 20 22 03 80 E0 3E 10 21 C1 18 02 59 FF 2C 02 C1 C1 32 D0 21 21 EB 24 CD EF E5 D1 CD C3 9F CD CD C3 00 CD :45 :88 D000 D010 ED 26 D6 CD D0 B1 : 44 : 76 : 90 : 37 : 9F D020 CD DØ 51 DF CD D1 BE 11 96 D030 D040 21 DØ 92 21 32 FF 9F 90 1C 2B 0A 0E D0 E5 FB CD CD 24 0E CD FF 3E 22 D3 90 90 24 24 CD CD E3 E0 31 C3 C3 24 24 D3 CD D0 62 FF 96 00 24 D1 3E 96 D0 C1 90 21 18 D050 D060 C2 C3 B8 24 FF EB 9F 0E :92 :E6 :ED :8F :98 :B8 :B3 :08 :CF D070 CD C3 0C 1C 0D 66 CD 24 24 41 90 C3 24 00 F2 B7 3A 32 D0 D080 D090 9C 22 84 B7 DØAØ DØBØ 1B FF D1 C2 03 CD 06 31 D0 B9 CD C8 21 FE 09 3A 42 CD 00 E5 D1 3E 02 B8 CD 06 28 D0 CD 20 30 CC 01 47 E6 DC CD 32 07 06 C2 D0 CE DOCO DøDø 0F 32 CE 32 DOEO DOFO D4 D0 D1 Sum 00 14 6E 7B 4F 7B B9 48 54 6C F9 EE 73 69 64 3F +0 28 D1 +1 09 26 2F +5 21 D1 +9 96 3A 4E +C A0 E6 Sum : D7 : C9 : 59 Add +8 +A C2 42 D1 07 02 +B 21 D1 26 32 30 +2 3D 0C 32 D0 2C C2 FB 43 78 E1 C1 2D D1 12 C1 11 +3 28 22 D4 32 00 +6 A0 A0 A0 A2 C3 FB BB FE 47 E5 C2 47 P1 06 54 D0 18 88 08 4E CE D1 D100 D110 22 32 54 03 10 CD DØ 22 D1 7D C2 Ø2 3A CD Ø7 F5 11 7E FE 0C 01 22 D0 21 5F 32 47 E5 07 D0 C3 D0 0A D4 06 D120 21 DØ 22 28 3E 03 26 CD 91 47 80 21 06 D130 D140 : A6 : 90 : 5D : E9 : 50 : 0F : 1D : 2E : A2 : A5 : 13 : DC BB 21 96 FE 3A D1 52 42 E1 7C 28 23 C9 CE 23 10 04 E6 10 0F E5 3A CD 40 F2 E5 42 D1 96 18 CØ FF C2 C2 E6 CD C5 E5 1A E6 FE C9 3E 42 3A 91 F5 C6 C1 50 27 FF B8 37 3E D1 32 E5 42 D150 D160 D170 D180 C3 DF 21 28 D1 21 28 DB DF D1 ED E5 C1 15 C3 15 7F 20 02 D3 B7 5B 3D 21 CD BE E5 11 06 CB 31 C0 00 E6 99 1F D1 CD 4A 1C C0 60 AF B7 C6 CD 3E 90 C3 CD 1C C9 7C ED D190 D7 CE 3A FB D1A0 D1B0 CD C3 32 B7 23 CE C9 2D C9 21 10 A0 E8 C0 E5 E1 A7 10 D1C0 D1D0 80 10 D1E0 08 9A DB 73 43 43 AD 8D 56 C3 08 88 46 C8 5A ØE. +B 1A E6 10 +6 28 17 CD +A 1C 1A Sum :E3 :25 :CC +0 F6 1C 2C 2C 41 E1 ED +4 FE 0E C2 D2 CD 36 B7 +5 10 30 7A 87 47 11 ED C3 40 CD E5 C1 D7 21 3D +8
3D
02
C1
3E
7A
D2
28
D2
FB
D1
C1
D7
C3
CD +9
12
38
D1
40
CD
1C
0F
1D
C3
C1
21
CD +C 6F 01 CA C3 E1 1C 24 0F 2C D1 CD CD CD CD CD CD CD CD CD C3 C3 +D 1C C6 C9 21 CD 12 CD 12 CD 2A E5 42 96 1A 21 +E 1A 3E C6 D2 F5 67 47 D5 77 00 C3 3E C1 C2 1F FF Add +1 C9 D5 57 2C 2C CD 4B +2 C5 78 CD C3 2C 77 00 15 47 C1 CD B7 +3 47 FE 47 21 E5 C2 E5 CD C2 94 3E CD +7 51 FE 42 07 E5 29 E1 29 CD C3 42 B9 E8 0F 90 21 +F 67 2C 2E 16 C1 E5 C2 E5 C2 E5 A 21 3A 11 FF D200 D210 D220 C1 2C 42 1A 1C 1D E1 C3 B0 E8 3E C2 A4 CD D230 D240 28 C2 C3 42 C3 15 E8 CD 21 CD FF 32 C4 2C 6F D5 3E 2C FC D7 C3 3B CF :96 :E7 :13 :06 :22 :2A :FC :02 :93 :4D :F4 D250 D260 FB 11 D7 38 42 C2 C3 07 D270 11 24 36 CD E5 60 CD 91 47 3E D280 D290 D2A0 D2B0 C3 E1 CD 96 E5 C3 D0 D7 CD C7 90 42 D7 D200 D2D0 21 E8 28 55 :E0 DOFO E5 ØE CD 61 E8 CØ 79 3B ED 10 C2 6B E3 2D F3 65 5E 56 69 81 51 +8 +9 16 0E CF CD 03 CD 00 ED Sum :69 :52 :25 :3D Add D300 D310 +2 D3 D7 +4 57 E8 +3 C3 CD D7 11 +5 D5 C3 33 E0 +6 10 C3 D3 01 +A 24 96 30 80 +B 18 C2 D3 C9 32 07 +C 1F AF C3 32 03 CD +D ØE 32 A4 Ø3 9A 21 3E 18 19 F5 21 18 CD 21 C9 04 FF CE 3E 21 00 21 06 30 18 66 CF E5 D320 D330 00 36 22 4E CD D3 DF CD 40 37 22 D7 3C 18 26 22 54 3E 18 3E E5 4B D340 10 28 18 CD D7 4E D1 33 18 3E 18 D7 AE EF D1 26 D3 B7 OC D4 18 3E DC 3A FF C9 28 22 C5 05 E2 06 3E 18 00 D1 FF 54 D1 D1 C9 06 CD F0 3E 06 CD 3C D3 18 BF E5 32 22 D1 20 32 2A 00 C9 3E 3C 0A 4B 18 3E E7 D0 21 D3 3E 21 D7 CD D3 D9 04 C3 BF :21 :16 :D9 :7A :99 :1A :13 :42 :E7 07 CD D3 18 CD 4B D3 21 90 3E 0F CD C5 32 E1 C9 D1 D3 DB 09 00 FF 18 3E 18 BE D3 48 D369 D370 D380 D390 D3A0 D1 D3 60 DE EF D1 3E 21 D7 DC C2 00 32 0A 00 3E BC 14 21 60 00 CD 06 B1 C5 C6 00 96 4B 3C 21 32 FE 5A C8 18 32 5A FF E7 2A DB D3B0 D3C0 D1 00 C5 60 E5 31 FE :B1 DEDO D3F0 AF 00 00 FF 00 FF 00 00 :51 00 D1 63 42 E1 F4 C8 9A AD CE 8F 13 F8 75 5D 4A :DE Sum +8 00 3F +2 +3 +5 FC 00 +B 00 +C +D Add D400 +6 +9 +A +E +F Sum 00 00 3F FC 00 00 00 00 FC 00 FF FF 03 FF FF FC 3F FF 00 3F 00 3F 90 90 60 FC 90 FF C3 90 FF D410 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 :3B :76 :3B :76 :E9 :77 :A8 00 00 3F 00 00 00 3F 00 D420 D430 3F 00 00 00 FC FF 00 3F 00 00 00 FF 00 FF FF 00 FC 3F 90 FC 3F 00 00 00 00 00 00 00 3F FF D440 D450 00 FC 00 99 3F 00 FF 99 90 FC FF FØ FF FF FF 00 FF FF 00 CO FF 03 FF 00 FF FF 00 FF FF FF FF 00 FF 00 FF 0F D460 D470 FC 00 FF CØ FF 00 00 FF D480 FF FF : 05

80

CFA0



GG マシン語リスト

CD C2 E4 C2 ØB 94 ØF FF FF F0 0F 15 00 FC 00 CD 04 47 3E 3A 32 D9 94 92 AF FF FF 3F FC 3F Ø3 FF FF FC FØ :C0 E4 CD FF C0 FC 11 20 D4 03 63 FF 21 C8 C5 FF FC FF A7 Ø1 42 94 C1 C9 00 7F 26 C1 D9 21 E5 02 E1 24 D9 C2 C2 C2 C2 3E 1E 11 D9 D1 CD C3 3C A0 3E 32 2C 2C 34 14 FF FF 06 CD 2A C9 7E 2A C0 00 CD E5 32 E5 C2 2C 21 FF D4B0 00 F0 14 31 21 99 59 57 96 99 C3 7A 5C 00 FB F2 B0 C5 47 96 3F C1 FF 91 FF :34 D0 F5 D3 3A 1A FF 00 D980 00 :78 C1 D0 38 18 E1 E5 36 16 22 CD 30 10 FB C2 D3 F9 23 5F CD CD C9 22 2C 2C 32 12 00 77 2E 00 3E D9C0 D9D0 D9 21 :E9 D4D0 CD CD ØA 11 D3 D4E0 D4F0 D3 94 C6 21 14 96 10 :00 D9E0 D9F0 40 :8B E6 28 89 DØ B9 E7 FE 3E 5F 20 54 0A 09 57 91 A7 4D 06 87 93 18 09 B4 36 CA 32 1A 77 F7 3B 92 :70 Add D500 +6 21 21 21 +8 28 24 26 +B C2 ØE CD +C E1 55 3A +2 EB +3 09 +9 CD +A 96 +5 C2 C2 17 3E 10 21 CD 91 D6 D5 0E +D C1 CD C4 FF FF 21 CD CD 91 D5 96 CD 18 +E 10 3A 21 9F FF A3 A7 CD D500 0E 46 EB 09 EB E5 21
D510 21 FF 9F CD 96 C2 21
D530 9F CD 96 C2 21
D530 9F CD 96 C2 21 17 28
D540 96 C2 21 17 2A 3E 04
D550 96 C2 CD A7 D6 10 F5
D560 3E 34 CD CD D5 21 A3
D570 21 A3 91 3E 36 CD CD
D580 CD A7 D6 21 A8 91 3E
D590 CD CD D5 CD A7 D6 21
D580 ED A7 D6 21 A8 91 3E
D590 ED CD D5 CD A7 D6 21
D580 B 1C 11 D7 D5 0E AA
D500 FF FF CD 96 C2 CD A7
D500 21 00 1A CD 96 C2 CD
D5E0 1E 0C 1D FF CD 14 C1
D560 1E 0C 1D FF CD 14 C1
D560 1E 0C 1D FF CD 14 C1
D560 AA CD 61 C4 CD A7
D560 AB CA CD 61 C4 CD A7 99 17 17 ØE. 46 FF EB E6 C4 FF Add +8 +B +C FF 1A E5 69 C2 21 CD :1E :AD :74 DA00 DA10 E5 36 1A FF 47 C1 1A CD 2C 77 E1 77 8D 10 FB 23 13 D1 18 2C 47 C1 E1 D6 13 94 32 00 19 CD 85 47 C2 D1 C9 01 04 13 1A 47 C2 21 D0 2D 71 C0 1A E5 11 13 21 D5 E5 E5 CD FE FF DA 25 55 CD D1A E5 ED 80 20 4C 66 CD 22 D1 72 2D FE 40 D0 :15 06 23 C2 25 11 28 B5 28 13 CD 4F 50 2E D5 E1 13 2C 1A A9 3E DA 3E 06 00 C9 3E 28 60 1A E5 7E 1A 69 FE CD E6 4F 01 09 3A 3E 3E 8D 13 1A E1 D5 :CF :42 :17 DA20 DA30 47 3E 08 3A 14 3E 21 CD 91 D6 61 10 14 A7 21 CD C4 C1 35 A3 CD 3E 21 C4 F5 2C D6 C4 Ø3 A7 CD 3E 21 CD FF A7 E4 24 Ø4 3E 21 D6 D5 37 A8 CD :C1 28 69 5B 47 7F CD CD 91 D5 34 A8 06 CD CD 91 D5 36 FF CD C3 1C 21 27 DA40 C2 DA50 E1 91 D6 CD 8D D1 18 C6 08 11 50 E4 E5 25 CD A8 DA C9 EB 67 13 E5 CD 42 C0 56 70 C2 7E 21 21 CD 47 DA D1 78 C6 DA 11 5C 77 1B 1B FE FF C1 C1 7C 32 60 69 :E8 EA DA A8 C8 DA 55 5F 13 67 B7 5E 28 25 E0 C2 13 08 50 23 18 C8 D1 E5 3E 1A 94 :EC :62 DA60 CD D5 35 A8 DA70 FF DA80 FE DA90 32 DAA0 19 CD DA 21 25 CD :A8 :65 :C2 :73 A8 67 A8 D3 EB 1A 42 3E 21 C2 05 :52 :BF A9 3E D3 6F 1A E5 2C 00 CD D6 D5 19 A7 CD 21 :24 DABO FC DACO 1A DADO 1C DAEO 00 18 : BC E1 1A D5 ED 2C D6 16 CD 42 18 C1 ØD :BE 6F 2A :E0 D6 CD : F0 98 D9 2D DØ 73 EF CD DC 47 :91 D6 0A 98 ØE FF DAFØ EB Sum 09 EF CF 83 1D 76 A2 4B A8 64 09 F4 BC 14 37 0F :E9 0D 4F 94 AC 2A 55 02 D4 99 1E F8 96 F4 7F E9 +7 21 1C 00 +6 29 CD 3E A7 +E 20 0E +1 3E DB +B Sun Add D600 +0 3A +2 +4 +5
27 3E
3A C4
11 2C
C4 CD
27 3E
CD A7
1A 11
28 0E
C4 CD
F5 C3
17 2B
FF 00
FF 00
FF 00
FF 00 +8 55 D6 CD 21 FF 1E +A 3A 11 C4 27 3A 11 +B C4 22 21 3E C4 D0 +C 21 3E 11 2A 21 12 C4 26 FF 24 E1 FF FF FF +D 11 27 2E 0E 26 0E +F 3E Sum: 77 Add +5 C1 DB 25 32 20 30 CA 00 22 36 C3 D5 6F E5 +6 3A C9 22 66 32 40 20 C5 00 6F 11 A1 CD 13 CD +8 +A +C +D +F Sum
3A :E9
54 :8B
C3 :D3
D0 :D4
20 :D8
30 :00
30 :C0 DB00 DB10 C2 07 67 3C 24 CD 42 07 11 00 2A 00 5D 3E C1 21 C9 30 30 40 30 20 40 30 DC 32 67 13 24 24 1A FE 10 FB D5 E5 36 11 CD A0 28 C2 0E A7 28 D6 0E 21 12 CD CD CD 32 18 47 DC 20 30 FE 03 FF 11 1A 28 C1 DB 1A E5 42 DB 02 E5 67 00 20 30 30 CD 21 3A D610 94 ØE FF 55 06 :42 :FE 21 3A 16 CD 1A C4 CD 21 42 CD C5 30 D620 D630 3A FF DB20 DB30 38 03 DB DD 22 20 30 30 40 FE 13 5B 3E 55 94 55 A7 DB 01 C2 3E 30 20 20 FF CA 28 23 13 47 C0 D1 30 20 30 02 CD CD CD CD 97 39 49 DC 32 13 E1 DB 57 1A 5B 0E 3A 01 CD CD :18 18 C1 20 3E DB40 AF DB50 30 DB60 20 32 20 30 D640 D650 C4 CD :8F 02 D6 D5 55 A7 FF FF FF FF FF EF 30 20 1A FE 56 FB 13 FF 40 40 30 FE 85 1A 24 13 DC 67 C2 40 40 30 00 DC CD D5 28 C3 47 20 21 20 24 3E CD 61 D6 10 12 18 CF 00 FF 00 61 1F FF 22 C0 D6 12 C2 17 :6C :5C :9B :15 D660 D670 61 C4 1F 0E 3A 06 2B 09 FF FF FF AA C4 08 14 CB CD 21 21 0E 77 FF FF FF CD 11 CD 0F CD 00 00 00 DB70 20 DB80 00 :D0 :15 :62 :58 30 00 1A 23 10 67 FE CD 40 96 E5 1A FF D1 00 CA 78 36 57 13 13 D680 D690 D6A0 ØE CD FF A7 1D D6 D5 DB 00 96 1E DB80 00 DB90 00 DBA0 DC DBB0 11 DBC0 DC DBD0 1A DBE0 1A DBF0 12 ØC C3 FF C1 00 00 14 FF FF FF :FD 47 11 C8 C2 E5 99 00 99 :8C :80 D6B0 6F DB :EF D6C0 D6D0 D6E0 FF 99 FF 99 99 00 00 99 99 :F8 6F E1 CD E1 11 CD 80 5B :D2 D6F0 FF 00 FF 00 FF 00 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 :F8 8D 5A 80 5F 41 29 37 BA D5 47 B3 7A 10 3A B6 2F 35 28 D9 9F 78 AE Dø D7 BA BC 71 7C 42 D9 F4 EF F3 : D6 Sum Sum Add D700 D710 D720 D730 D740 +4 FF 15 40 +0 C0 51 55 +8 C0 55 45 +A 00 55 44 +B 03 55 44 02 +C CØ ØØ 44 Sum : 45 +3 20 E5 E5 +4 45 CD 11 +5 3E 47 40 +9 30 DC 50 +C 3C 20 5F +D 3D 05 B7 +E 32 11 E1 +1 00 51 55 +2 00 +5 FF +6 +7
FF FF
45 45
00 00
02 82
00 00
08 03
00 00
04 00
33 02
FF 08
28 20
00 22
FF 10
FF 14
18 FF +9 00 55 44 28 AA 7D 00 04 46 16 22 FF 15 42 +D 00 +E +0 C2 DC 1A 05 B0 +1 7E 77 18 +2 B7 E1 21 F0 16 DF 11 DC 10 50 10 33 DA +7 FE 3A 19 +8 13 06 D3 DC 18 +A 02 FE 7E 03 E1 47 84 85 C5 +B 3C 15 D3 87 D1 C2 DC 47 1A 5F 77 C1 C2 E0 11 00 +F 06 +3 03 15 55 2A 82 00 00 3D 00 20 20 10 14 +6 16 C2 01 CD DC C3 5F C9 06 CB 77 1C 1A DA EE FF DC00 DC10 DC20 DC30 :E0 :F4 :42 99 55 99 99 54 92 00 01 :AB A0 28 C6 06 99 DC20 1A 18 21
DC30 05 11 F0
DC40 80 5F 16
DC50 DC C3 DF
DC40 87 87 87
DC70 C2 36 11
DC80 32 79 DC
DC90 00 09 1C
DC80 77 23 1C
DC00 10 E1 D3
DC00 29 D9 3E
DC00 C9 D9 3E
DC00 C9 D7
DC60 B7 CD C9 87 3E CD E1 ED A8 82 00 82 82 80 00 D7 03 FF 00 02 13 20 1A : 2E 1A 1A 78 DC E1 18 C5 E5 16 1A 00 3E 08 D3 01 10 23 1C 01 4D FE FF 32 42 DA 32 00 FF :32 :6E 00 80 80 28 18 ØE. E6 B2 CD CD 4F 5C F0 1A 00 C3 DB 42 00 87 16 78 E5 5F 77 ØE 87 32 DC CD 84 6A D7 FC FF A9 7D 3F 00 82 AA D7 99 C0 99 :B1 82 00 0B 55 00 03 01 22 33 FF FF 00 CD C3 C6 24 ØE CB 1A C9 32 EF 9D 62 60 C1 66 D750 D760 D770 :C8 :6C :41 :49 :F3 DB 87 E6 5B 00 00 00 04 44 22 26 FF 00 00 82 12 02 B0 B0 00 0B FF B0 00 : AD 0B FF 01 02 11 20 20 FF 1E 80 C9 C1 C5 1A 5F DE 3E D780 D790 D7A0 95 18 20 92 20 20 20 3D 93 15 20 20 FF FF 04 20 14 26 22 10 1A 19 :1D 01 66 1A CB 59 96 20 00 1E 00 1A 19 33 22 12 28 FF 15 10 A1 C9 23 CB CD E5 E4 25 10 A1 09 DC 11 DB A1 01 CD B7 00 29 20 00 1C 01 01 : 17 :95 :B4 A1 77 13 EE 32 2D 00 : ØB D7B0 AØ 3E E5 00 3E :89 :32 :FE D7C9 20 1B 15 22 10 10 28 19 15 1B 22 15 10 :F8 D7D0 D7E0 D7F0 1B 10 19 10 00 22 10 26 18 FF 18 FF :29 DA C9 FF FF 00 00 :EB B2 76 A7 CA E4 F8 85 38 CA 96 F7 AC F9 D0 D3 60 :31 Sum 7C C5 5A 1F FC A5 B2 BC DB 2F BB C5 08 B7 6B D7 :54 +B FF FF +5 2A 2F 11 +A 2D FF 07 +2 18 +5 22 33 22 20 CD +6 +B 10 +A 18 +C 10 08 FF FF 37 3E +D 28 +E 18 :39 :59 :21 :C7 :3A :E7 +4 FF +6 0F +7 2A 2F 3B +8 1F 2A FF 34 2A FF 1A 00 3E 10 AF +9 2A 2F 12 22 38 +C +E 02 26 3D +3 FF FF FF 43 3E 21 C4 99 C4 00 67 C9 00 FB +1 26 1D 26 FF 2A 0E 31 02 02 164 15 26 1E +2 22 2A 0A 1A 2F 02 22 38 DD 09 9F 10 10 08 FF FF 1E C1 2D 26 0A 12 02 1D FF 2A 10 26 D800 2A 02 22 02 2A 17 1A 05 C5 E5 : D5 DD00 D810 D820 10 2D 26 18 20 91 A0 3A 16 C1 FF E5 1A E2 50 10 20 0B 0B 2D 00 28 AE CD 20 36 02 91 C1 55 C4 21 FF 1C ED 2D 28 15 20 21 FF 42 21 11 9B C1 FF C9 05 C2 13 DD10 1 D 0A 12 FF 22 02 2A FF FF 1A 2F 12 3B 18 02 2A 14 02 2F 2A 3E FF 2A FF FF C1 C4 C2 F1 C1 C4 18 FF 10 FF 10 FF 26 22 22 24 92 24 35 12 21 20 CD 99 26 26 26 22 : B7 90 3E C4 DD20 26 26 26 FF 3E 26 FF 0E : BC 93 42 96 21 CD 01 21 FF :BD :CE :9B :63 :D9 D830 FF 18 00 00 DD30 DD40 3D 92 26 22 0F 38 FF 0A 23 FF 02 22 20 3E 1B 1B 06 F2 21 32 92 26 10 33 10 26 10 22 10 3D 19 1E 2A 33 2A 31 FF 0A 1B 1D 12 64 9F D3 31 E8 C3 00 00 10 FF 10 FF 03 37 21 3E 0E C9 FF 9E CD 2F C1 12 D840 21 2E 96 09 55 21 DD40 2E DD50 1D DD60 02 DD70 0A DD80 35 DD90 11 C9 1D ØE 26 FF CD 0E 12 C1 85 00 FF D850 26 92 26 31 C6 DD C9 30 10 C4 9E CD 00 F7 D860 D870 38 21 0E B1 ØE :A3 CD 21 CD 00 C0 1C 10 11 36 C4 11 FF 20 E5 12 36 CD CD 21 0E 00 1C 42 E5 02 E5 3A 21 AA FF 10 E1 CD 19 12 FF FE :41 :C2 :CD D880 AA C9 88 00 05 B7 2D 14 47 C4 00 :EB D890 :5B 11 6F C1 11 1A 4B 1D CD 00 FF DBAG 08 C5 DDA0 F5 DDB0 21 20 0E :89 96 CD 33 26 22 22 ED C1 19 E5 FF 19 E1 1C 36 19 CD 00 3E 28 5B :1E D880 : A5 08 10 10 0A 10 22 FF FF FF DDC0 DDD0 19 10 : 45 DBCO 06 C2 C1 36 15 13 36 80 :BC DBD0 10 10 DBEO DDF0 10 10 : 08 DBF0 8D C1 96 97 C5 11 40 E0 CD 8D E5 3E 38 11 00 : DB 10 FF 70 08 FF 30 10 FF :88 F2 D2 D8 F5 44 78 D6 FF 32 6E BA 17 B5 F8 ED 5D :8A Sum 57 96 D3 72 EC AF 38 85 EB 0E 9A 4B 35 82 6D 55 :14 +7 +8 +9
EC E1 7C
A0 ED A0
5F C9 3E
2A 00 E5
D5 C5 E5
4D C5 CD
68 CD 42
40 11 50
1C CD C2 +6 +7 10 FF 10 FF FF 00 +2 10 10 +8 10 10 3A +9 26 26 C7 +A 10 10 ED +B FF FF 3D +D 22 26 D8 +E 10 10 79 Add D900 D910 D920 D930 +A +B D6 40 ED A0 Add +1 22 1E +3 FF FF FF +4 10 10 +5 22 22 00 +C 10 +F FF Sum : 08 +5 C1 A0 +C 57 01 20 90 77 CD +D 5D 4C 52 FE C2 F5 +E D3 00 11 03 7E C1 22 D1 Sum +0 +2 A0 28 EB 1C 06 C1 +3 C2 C5 C1 FE C5 28 +6 10 ED D3 47 EA C9 3E 3E 10 02 01 CD 5C 09 : 25 DEGG E1 DE10 10 B9 FF ED 10 FF B7 02 47 2A 60 B7
7C 3C
60 CD
47 C2
C1 21
02 CD
D9 CD 32 EB E5 09 1A ED C8 D0 :E0 DE20 10 26 10 80 D940 D950 FØ 7F 3A E1 20 D1 C2 D9 E6 E1 :FF :31 30 66 30 FD A0 44 1F FE 5A 13 0D 3B D9 20 99 30 :3B DØ AØ 47 D9 C2 C2 E5 FF CD 32 D1 C9 D960 00 :10



2A 00 E5 CD D9 D9

: AE



OPC-6000シリーズ

N₆₀-BASIC+マシン語

ガムガム・ワールド

GUM GUM WORLD





ガムで挟んでいろいろなモンスターをやっつけるというゲームです。でもそう簡単にはモンスターをやっつけることができません。面をよく研究しないと、幅が狭くてガムが出せなかったり、せっかくモンスターの片側をガムでくっつけたのに反対側へ回り込む道がないなどなかなか大変です。

■プログラム・インフォメーション

ŧ - ۴	2
ベージ数言語	3 N ₆₀ -BASIC マシン語 9000〜BE41
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
編集部評	ゲームの画面は大変いいのですが、 中味がそれについてきていません。 ゲームをしていて退屈なところがあ りますよ. (A)

ガムにくっついたモンスターがいるぞ



プログラムの入力

プログラムはBASICとマシン語に分かれています。BASIC部分はリストどおりに入力し、テープにセーブしてください。

次にマシン語部分の入力ですが、必ずスタックを8FFFにセット(CLEAR 50、& H8FFF RETURN)してから入力を始めてください。リストどおりに入力し終わったら先ほどのテープのBASICのすぐ後にセーブしてください。マシン語領域は9000 H~BE41Hの11Kバイトです。

プログラムについて

表1 主なルーチンおよびワーク・エリア

アドレス	内 容
9044	メイン・ルーチンの先頭
9085	スコア更新、ハイ・スコア比較、スコア
	表示、ハイ・スコア表示の総合ルーチン
909A	スコア更新
90FD	ハイ・スコア表示
9146	ハイ・スコア比較
915B	文字表示、Aレジスタ←キャラクタ・コ
414	ード(独自), \$A146に表示位置を入れて
	CALL (V-RAMの先頭を 0 としたとき
919F	のアドレス) スコア50ポイント更新
919F	キー入力
9331	TIMER
9339	キャラクタ1移動
	キャラクタ2移動
9668	キャラクタ3移動
980C	キャラクタ4移動
9980	キャラクタ5移動
9B4F	キャラクタ 6 移動
9CE8	スクリーン表示 (サブスクリーンの内容
	を画面に表示)
9 D 7 3	乱数→Aレジスタ
9 D 9 3	移動キャラクタの初期位置(サブスクリ
144000	ーン上) セット
9E69	1面目のデータをサブスクリーンに転送
9E46	移動キャラクタの生死フラグ生セット
9E75	ボーイの数表示
9EC9 9EFF	ボーイが死ぬかチェック BASIC
9E83	ボーイ死処理
9F03	暇つぶし
9F14	ガム強制消去
9F61	文字列出力, 転送文字数→A153(1バイ
	ト)に入れ,表示位置→A151(2バイト,
4.36	V-RAMの先頭を0としたときのアドレ
	スにして), 表示データ先頭→A14F(2
16	バイト) に入れてCALL
AOFE	面データ→サブスクリーン
AOEB	サウンド
A083	面クリア・チェック
AOC7	面数表示
9F7E	初期表示

BASIC部分はデモとマシン語IPLです. 表示は、ページ2とページ3の2画面切り 換え方式を採っています。サブスクリーン はA4F2H~A779Hの648バイトですので、 この領域は入力しなくても構いません。 面データはA77AH~BE41Hです。

BASICプログラムをロードしてRUNさせるとマシン語を読んでゲームが始まります。

表 2 ワーク・エリアおよびデータ・エリア

アドレス	内 容
A134	TIME値、これを元にページ2と3を切
	り換えている
A13B	0 なら壁表示しない、 1 なら表示する
A124	ボーイ・アドレス一サブスクリーン上
	(2バイト)
A 1 2 6	キャラクタ①アドレス一サブスクリーン上
A 1 2 8	キャラクタ②アドレス一サブスクリーン上
A12A	キャラクタ③アドレス―サブスクリーン上
A12C	キャラクタ④アドレス一サブスクリーン上
A12E	キャラクタ⑤アドレスーサブスクリーン上
A 1 3 0	キャラクタ⑥アドレス―サブスクリーン上
A13C	キャラクタ①移動方向
A13D	キャラクタ②移動方向
A13E	キャラクタ③移動方向
A13F	キャラクタ④移動方向
A 1 4 0	キャラクタ⑤移動方向
A141	キャラクタ⑥移動方向
A142	スコア、2バイトのBCDコード
A144	ハイ・スコア
A146	文字表示ルーチンの表示位置
A 1 4 8	キャラクタ⑤生死フラグ キャラクタ④生死フラグ
A 1 4 9	キャラクタ③生死フラグ
A14A A14B	キャラクタ②生死フラグ
A14C	キャラクタ⑥生死フラグ
A14D	ボーイ数
A14E	BASICへ戻るかのフラグ
A151	文字列出力ルーチンの表示位置
A153	上の文の長さ
A 1 5 4	面数1~9(1バイト)
A 1 5 5	面数 1~n, BCDコード (1バイト)
A1B2	文字キャラクタ・データ
AZEA	移動キャラクタ、8バイトずつ
A4F2	サブスクリーン
~A779	
	面データ、648バイトずつ9面分
~BE41	

ガムで狭んで一丁上がり!



あなたはカーソル・キーで画面上のガムボーイを移動させ、1つのキャラクタを除く5つのキャラクタをガムで挟んで殺してください。全部殺すと1面終了になります。ガムは「SPACE」キーで出て「SHIFT」キーで消えます。また、ときどき強制的に消されることがあります。

ボーイは有害なキャラクタ3つに横に並

ばれると死に、5つやられるとゲーム・オ -バーになります.



私もとうとうディスクを購入してしまい ました. 新品で¥29.8Kほどでした.しかし, 拡張BASICエリアがアセンブラROMエリ アと重なるし、バッファ・エリアもまずい ために、ディスクを使ってマシン語開発が 不可能なことは、非常に残念です.

私は今後ペンネームを夢迎大飾で出たい と思っていますのでよろしくお願いします。 それではばいちゃ

010

■ リスト1 GUM GUM WORLD BASICリスト

0: PRINT "GAME OVER"

10 REM *** DEMO and IPL *** 20 CLEAR 100, &HBFFF 30 SCREEN 1,1,1:CLS:CONSOLE,,,0 40 PRINT"HI! PiO readers! 50 PRINT"You can start this game soon by pushing space key."; 60 PRINT" Then a demo doesn't Then a demo doesn't be done. 70 SCREEN 3,2,1:COLOR 1,2,1:CLS 80 SCREEN 3,3,1:COLOR 1,2,1:CLS 90 IF PEEK (&H9000) =&HAF AND PEEK (&HA000)=79 THEN 110 100 GOSUB 310: EXEC &HF87C: SCREEN 3,2,1:CLS 110 REM Don't cut this line 60 ! 120 EXEC &H9F7E:EXEC &H9E75 130 EXEC &HA0C7:EXEC &H90B4:EXEC &H90FD 140 GOTO 440 150 A\$="t25516404gababo5co4go5eo 4bego5eo4gabbo5ceo4go5do4bgbo5d* 160 B\$="t255164o5co4bo5dcdo4ago5 co4ggbo5co4efgbabebbbbo5d" 170 PLAY "s15m800"+A\$, "s15m800"+ B\$:PLAY "s15m500"+A\$, "s15m500"+B 180 PLAY "s15m150"+A\$. "s15m150"+ B\$ 190 PLAY "t64o5s12m40014c", "t64o 4s12m40014a","t64o3s12m40014f" 200 FOR I=0T0700:NEXT SOUND7, 254 220 SOUNDO, 100: SOUND1, 0 230 SOUND11,100:SOUND12,3 SOUND13,12:SOUND8,16 240 250 REM 260 IF STRIG(0)<>1 THEN 260 270 EXEC&H9000 280 SCREEN 3,2:COLOR 4:LOCATE3,1 0: PRINT "GAME OVER" 290 SCREEN 3,3:COLOR 4:LOCATE3,1

300 GOTO 110 310 RESTORE330:FOR I=&HF878 TO & HF8D1 320 READ A\$: POKE I, VAL ("&H"+A\$): NEXT: RETURN 330 DATA1A,C3,06,1B,CD,9A,25,06 340 DATA05,CD,70,1A,FE,AF,20,F7 350 DATA10,F7,21,32,F8,06,06,CD 360 DATA70,1A,77,23,10,F9,CD,06 370 DATA1B,AF,32,38,F8,21,76,25 380 DATACD,CF,30,21,36,F8,CD,CF 390 DATA30,CD,9A,25,2A,32,F8,ED 400 DATA4B,34,F8,1E,00,CD,70,1A 410 DATA57,83,5F,72,23,0B,78,B1 420 DATA20,F3,CD,70,1A,BB,CA,AA 430 DATA1A.CD.AA.1A.21.85.03.C3. CF, 30 440 RESTORE 500 450 FOR I=&HA4F2 TO &HA779 460 READ A: POKE I, A 470 IF STRIG(0)=1 THEN 270 480 NEXT 490 POKE &HA13B, 1: POKE &HA134, 0: EXEC %H9CE8:GOTO 150 ,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0 0 520 DATA0,11,12,0,19,20,0,15,16, 0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0, CA 550 DATA0,0,59,60,0,0,55,56,0,0, 0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

.560 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0 570 DATA0,0,21,22,0,0,23,24,0,0, 0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 580 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0 590 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0 600 DATA0,0,5,6,0,0,37,38,0,0,0, 650 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 670 DATA0,0,43,44,0,0,47,48,0,0, 0.1.0.0.0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 680 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1, 1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 710 DATA0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1, 0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0 720 DATA0,0,25,26,0,0,29,30,0,0, 0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0, 730 DATA0,0,27,28,0,0,31,32,0,0, 0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0

リスト2 GUM GUM WORLD マシン語リスト

3B: 62 54: 87 3E 01 32 32 34 4E 9008: A1 A1 9E CD: 6A 9010:A1 55 A1 CD 69 9018:93 9E 9D CD 46 CD E8 90:32 7E:2D 93 CD E8 90 9020:CD 31 CD 9028:9F AF 32 **3B** A1 3E 05 32:D1 9030:4D A1 21 00 00 22 42 A1:14 90 FD 90 9038:CD B4 CD CD C7:FF 9040:A0 CD 75 9E 3A 4E A1 FE: A7 9048:00 CA FF 9E 06 96 DD 21:71 4D 9050:56 A1 CD EB A0 CD 27:90 31 93 9058:CD 83 AØ CD CD 14:62 91 CD 93 9060:9F CD AF 39 CD: 12 9068: CF 94 CD 96 CD 90 98:9F 68 9070:CD B0 99 CD 4F 9B CD E8:82 9078:9C 06 06 DD 21 56 A1 CD:6A Sum: A4 3A 16 95 51 6F 70 84:3D 9080:EB A0 44 E5 D5 C5: A1 9088:F5 CD 9A 90 CD 46 91 CD:5D 9090:B4 90 CD FD 90 F1 Ci D1:21 37 9098:E1 C9 CD CD 1 B 3F 2A:FF 90A0:42 A1 7D 30 27 6F 22 42:96 90A8:A1 D0 3F 70 30 27 67:2D 90B0:22 42 A1 C9 2A 42 A1 7D:58 90B8:F5 06 ØF. A9 11 1E ØB ED: D1 9000:53 46 A1 CD 5B 91 F1 06: EA 90C8:F0 A0 0F ØF ØF. OF 11 1D:FA CD 90D0:0B ED 53 91:EB 46 A1 5B 90D8: 2A 42 A1 70 F5 06 OF A0:33 46 90E0:11 1C 0B ED 53 A1 CD: 2C 90E8:5B 91 F1 06 F0 A0 OF 0F:91 90F0:0F 0F 11 1B 0B ED 53 46:DB

90F8:A1 CD 5B 91 C9 2A 44 A1:32 Sum: 03 1D 67 BF FD CE 0E B7: D6 9100:7D F5 06 0F A9 11 9E 0F:E5 9108:ED 53 46 A1 CD 5B 91 F1:D1 ØF 9110:06 FO A0 0F ØF. 0F 9118:9D 0F ED 53 46 A1 CD 5B:FB 9120:91 2A 44 A1 70 F5 06 0F:26 9128:A0 11 9C 0F ED 53 46 A1:83 91 9130:CD 5B F1 06 FØ A0 0F:4F 9138:0F 0F 0F 11 9B 0F ED 53:28 91 C9 9140:46 A1 CD 5B 2A 44: D7 9148:A1 ED 5B 42 A1 E5 D5 37:BD 9150:3F ED 52 D1 E1 DØ ED 53:40 9158:44 A1 C9 FE 00 28 08 87:63 9160:87 87 5F 00 18 05 21:C1 16 9168:B2 A1 18 04 21 B2 A1 19:FC 9170:ED 5B 46 A1 D5 E5 EB 11:E5 9178:00 C0 19 EB E1 E5 CD 8F:E6 Sum: AA 4B 72 D6 B6 9D 36 AD: 73 9180:91 E1 D1 E5 EB 11 00 E0:04 9188:19 EB E1 CD 8F 91 C9 06:A1 9190:08 7E 12 23 E5 EB 11 20:BC 9198:00 19 FB F1 10 F3 C9 CD: 7E 91A0:9A 90 CD 9A 90 CD 94 90:18 91A8: CD 9A 90 CD 85 90 09 CD: AF 91B0:61 10 CB 7F F5 C4 D5 9D: E6 F5 C4 91B8:F1 CB 47 D5 91 F1:13 91C0:CB 57 C4 2A 92 CB 5F C4: 90 91C8:67 92 CB 67 C4 A7 92 CB: F3 91D0:6F C4 ED 92 C9 2A 24 A1:6A

36 93 00 DD 36 1D: 46 91F8:00 DD 36 1E 00 06 06 DD:1A Sum: 89 B1 63 6A E5 40 D2 31:2F 9200:21 7A A1 CD EB AØ 9208:DD E1 3E 3A DD BE FF C0:90 9210:DD 36 FF 00 DD 36 FE 00:23 19 9218: DD 36 00 DD 36 1A 00:59 9220:06 06 DD 21 7A A1 CD EB: DD 9228:A0 C9 F5 2A 24 A1 11 1B:79 9230:00 37 3F ED 52 7E FE 00:31 9238:CA 3D 92 F1 C9 23 7E FE:F2 9240:00 CA 92 C9 22:A9 46 F1 2B 9248:24 A1 E5 DD E1 DD 36 00:7B 9250:11 DD 36 91 12 DD 36 1B: 65 9258:13 DD 36 1C 14 DD 36 36:9F 9260:00 DD 36 37 00 F1 C9 F5:F9 9268:2A 24 A1 11 36 00 19 7E:CD 92 F1 C9 23: AE 9270:FE 00 CA 77 9278:7E FE 00 CA 80 92 F1 C9:12 Sum: 16 2E D2 45 7B 81 A3 7B:75

91D8:7E FE ØD CA E4 91

91E0:CA 07 92 C9

91E8:35 DD BE 02

91F0:00 DD

FE 09: CF

36 02:A7

E5 DD E1 3E:0D

CO DD

9280:11 1C 00 37 3E ED 52 22:04 9288:24 A1 E5 DD E1 DD 36 00:7B 9290:11 DD 36 01 12 DD 36 1B: 65 14 9298:13 DD 36 10 DD 36 E5: 4E 9240:00 DD 36 FA 00 F1 C9 F5:48 92A8: 2A 24 A1 23 23 7E FE 05:86 92B0:CC 85 90 FE 00 CA BA 92:F5

10:94

92:5A

23:40

19:81

DD: 2D

1C: 9A

1A:5F

DD: BF

A1: B8

C8:50

98:E7

20:04

95:86

D2:37

32:89

00:03

2C: D8

21:78

23:87

00:90

3F: F9

32: D1

11:30

2C: 1F

21:78

3F: A9

2A: E7

11:45

2C:1E

21:78

23:87

3F: E1

2A: E6

C0:4F

C0:81

22:04

1	92B8:F1	C9	11	18	00	19	7E	FE:7B	
ı									
١	9200:00	CA	C9	92	F1	C9	11	10:09	Ш
ı	9208:00	37	3F	ED	52	22	24	A1:90	П
1				DD		00		DD: A0	
1	92D0:E5	DD	E1		36				П
ı	92D8:36	01	ØE.	DD	36	1B	0F	DD:5F	
1	92E0:36	1C	10	DD	36	1A	00	DD: 6C	П
1		FF	00	F1	C9	2A	24	A1:DE	И
1			FE		CC				П
١	92F0:2B			26		85	90	FE: AC	П
1	92F8:00	CA	FE	92	F1	C9	11	1B: 40	П
۱									П
Į	Sum: F2	08	C9	12	D4	6E	09	BA: DA	П
1	, odina 12	00	0,7	1.2	2	-	~/	Ditt. Ditt.	И
١		27.00	-		-2- 2	1202	2 20		
ı	9300:00	19	7E	FE	00	CA	ØA.	93:FC	11
ı	9308:F1	C9	11	1B	00	37	3F	ED: 49	П
ı	9310:52	22	24	A1	E5	DD	E1	DD:B9	П
ı	9318:36	January C	09	DD		01		DD:3A	П
١		00			36				Ш
ı	9320:36		0B	DD	36	1C	9C	DD:74	Н
ı	9328:36	02	00	DD	36	1D	00	F1:59	
١	9330:09	3A	34	A1	30	32	34	A1:1B	
ı	9338:09	3A	30	A1	FE	00	CA	4E:F6	П
١						93	FE	02:53	П
ı	9340:93	FE	91	CA	64				П
ı	9348: CA	7A	93	C3	90	93	2A	26:0D	Н
ı	9350:A1	E5	DD	E1	AF	DD	BE	02:90	Ш
ı	9358:C2	88	94	DD	BE	1D	C2	88:E0	Ш
ŀ	9360:94	C3	A6	93	2A	26	A1	E5:66	Ш
	9368: DD	E1	AF		BE	FF	C2	3D:06	
	9370:94	DD	BE	1A	C2	3D	94	C3:9F	
	9378:F2	93	2A	26	A1	E5	DD	E1:19	
		or	79	8E	6D	В1	BA	6F: 0A	
	Sum: 2E	8E	17	OF	CD	DI	DH	OF FOH	
١									
	9380:AF	DD	BE	E5	C2	F2	93	DD:53	
ı	9388:BE	E6	C2	F2	93	C3	88	94: CA	П
ı	9390:2A	26	A1	E5	DD	E1	AF	DD: 20	П
ı								37:C1	и
ı	9398:BE	36	C2	A6	93	DD	BE		Ш
ı	93A0:C2	A6	93	C3	3D	94	3E	03:D0	Ш
ı	93A8:32	30	A1	2A	26	A1	23	23:46	Ш
ı	93B0:7E	FE	00	CA	BC	93	3E	02:D5	Ш
Ì	9388:32	30	A1	C9	11	18	00	19:1D	Ш
ı									Ш
i	9300:7E	FE	99		CC	93	3E	02:E5	Ш
ı	9308:32	3C	A1	C9	11	1C	00	37:30	Ш
H	93D0:3F	ED	52	22	26	A1	E5	DD: 29	Ш
ı	93D8:E1	DD	36	00	25	DD	36	01:2D	
ı									Ш
ı	93E0:26	DD	36	1B	27	DD	36	1C: AA	Ш
	93E8:28	DD	36	FF	99	DD	36	1A:67	Н
1	93F0:00	C9	3E	02	32	30	A1	2A:42	И
ı	93F8:26	A1	2B	7E	FE	00	CA	07:3F	Ш
ı									Ш
ı	C 7D	17	r.	7.4	74	79	E7	44:0F	Н
ı	Sum: 3D	63	B6	31	14	17	57	44:00	Ш
ı		-	A. 178		~~				н
ı	9400:94	3E	03	32	30	A1	C9	11:BE	П
ı	9408:1B	00	19	7E	FE	00	CA	17:91	Ш
ı	9410:94	3E	03	32	30	A1	C9	11:BE	Ш
ı	9418:18	00	37	3F	ED	52	22	26:18	Ш
ı	9420:A1	E5	DD	E1	DD		00	05:5C	Ш
ı									П
1	9428: DD	36	01	06	DD	36	1B	07:4F	Ш
١	9430:DD	36	1C	08	DD	36	02	00:4C	Ш
ı	9438: DD	36	1D	00	C9	3E	01	32:6A	
ı	9440:30	A1	2A	26	A1	11	36	00:15	Ш
ı	9448:19	7E	FE	00	CA	55	94	3E:86	1
1									Н
۱	9450:00	32	30	A1	C9	23	7E	FE: 77	
ı	9458:00	CA	62	94	3E	-00	32	30:60	П
١	9460:A1	C9	11	1C	00	37	3F	ED:FA	Ш
۱	9468:52	22	26	A1	E5		E1	DD: BB	
ı	9470:36	00	05	DD	36	01	96	DD:32	Ш
ı									Ш
i	9478:36	1 B	97	DD	36	10	98	DD: 6C	Ш
١				-					П
ı	Sum: 4A	24	76	E2	86	2E	44	99:57	Ш
ı									Ш
۱	9480:36	E5	00	DD	36	E6	00	C9: DD	
ı	9488: AF	32	30	A1	2A	26	A1	11:00	П
١									П
i	9490:1B		37	3F	ED	52	7E	FE: 4C	Ш
J	9498:00	CA	A2	94	3E			3C:AD	
ı	94A0:A1	C9	23	7E	FE	00	CA	AF:82	
I	9448:94	3E	01	32	30	A1	C9	2B: D6	
۱									
ا	9480:22	26	A1	E5	DD		DD	36:9F	11.
١	94B8:00	25	DD	36	01	26	DD	36:72	
١	94C0:1B	27	DD	36	1C	28	DD	36:AC	
ı	9408:36	00	DD	36	37	00	C9		
۱	94D0:4B		FE	99	CB	CD		96:3F	
J		A1							
1	94D8:CD	4C	96	2A	28		E5	DD: 64	
ı	94E0:E1	3E	36	DD	BE	FF	C8	3E:F5	
J	94E8:38	DD	BE	FF	C8	3E	39	DD: EE	
ı	94F0:BE	02	CB	3E			BE	02:9E	
J									
J	94F8:C8	CD	C9	9E	3A	34	A1		
I		-							
1	Sum: 5F	31	8A	6A	E1	EB	B3	25:28	
					_				-

```
00 CA: E7
9500:47 CO 3A 3D A1 FE
                                    9758: DD 36 1B 1F DD 36 1C 20:9C
9508:17 95 FE 01 CA 27
                        95 FE: 2F
                                    9760: DD 36 E5 00 DD 36 E6 00: F1
9510:02 CA
           37
              95
                 C3 4D
                        95
                           2A: 67
                                    9768:3E 01 32 3E A1 C9 3E 03:5A
9518:28 A1 E5 DD E1 AF
                        DD BE: B6
                                    9770:32 3E A1 2A 2A A1 2B 7E:AF
                           2A: 28
9520:FF CA 8F
              95 C3 B9
                        95
                                    9778:FE 00 C0 11 1B 00 19 7E:81
9528:28 A1 E5 DD
                        DD
                           BE: B6
9530:02 CA 63
              95 C3 F3
                        95
                           2A: 39
                                    Sum: A4 55 98 7C 74 20 26 52:19
9538:28 A1 E5 DD
                 E1
                           BE: B6
9540:E5 C2 8F 95 DD BE E6 C2:0E
                                    9780:FE 00 C0 11 1B 00 37 3F:60
9548:8F 95
           CS ES
                  95
                        28
                           A1:62
                                    9788: FD 52
                                               22
                                                   24 A1 E5 DD E1:CE
9550:E5 DD E1 AF DD BE 1B C2:CA
                                    9790: DD 36 00
                                                  19 DD 36 01 14:54
9558:63 95 DD BE
                  10
                     C2 63 95:69
                                    9798: DD
                                            36
                                               1B
                                                   1B DD
                                                         36 10
9560:C3 B9 95 3E 03
                     32 3D A1:62
                                    97A0: DD 36
                                               92 99 DD 36 1D 99:45
9568:2A 28 A1 23 23 7E FE 00:B5
                                    97A8:3E
                                            02
                                                32
                                                   3E A1 C9 3E
9570:3E 02 32
              3D A1 C0 3E 03:51
                                    97B0:32 3E A1 2A 2A A1 23
9578:32 3D A1 2B 22 28 A1 E5:0B
                                    97B8:7E FE
                                               99
                                                   CO
                                                      11 iB
                                    97C0:7E FE
                                               99 C9
                                                      11 1C 00 37: A0
Sum: F2 7F 29 52 AB 2B 91 C3:16
                                    9708:3F
                                            ED
                                               52
                                                   22
                                                            E5
                                    97D0:E1 DD 36
                                                   00 1D DD 36 01:25
9580:DD E1 DD 36 00 17 DD 36:FB
                                    97D8: 1E DD
                                                36
                                                   1B
                                                            36
9588:01 18 DD 36 FF 00 C9 3E:32
                                    97E0:20 DD 36 FF 00 DD 36
9590:02 32 3D A1 2A
                     28 A1 28:30
                                    97E8:00 3E
                                               03 32 3E A1 C9 2A: 45
9598:7F FF 00 3F 03
                     32 3D A1:CD
                                    97F0: 2A A1 E5 DD E1 3E 36
95A0:C0 3E 02
              32
                 KD At
                        22
                           28:5A
                                    97F8:BE FF
                                               CØ 3E 39 DD BE 02:91
9548: A1 E5 DD E1 DD 34 00
                           15:6C
9580: DD 36 01
               16
                 DD 36 02 00:3F
                                    Sum: 34 92 6E EØ FE 1C F3 E8:09
95B8:C9 3E 00 32
                 3D A1 2A
                           28:69
9500:A1 11 18 00
                 37
                     3F FD 52:82
                                    9800:C0 AF 32 4A A1 CD 58 9E:4F
9508:7E FE 00 3E 01 32 3D A1:0B
                                    9808:CD 9F 91 C9 3A 49 A1 FE:E8
9500:00 23 7F FF 00 C0 3F 00:50
                                    9810:00 C8 CD 93 99 2A
                                                            20
95D8: 32 3D A1 2B 22 28 A1 F5: 0B
                                    9818:E5 DD E1 3E 36 DD BE FF:B1
95E0: DD E1 DD
              34 99 15 DD
                           34 . F9
                                    9820: CB
                                            ZE
                                               39 DD BE 02 C8 CD:71
95E8:01 16 DD 36 18 00 DD 36:58
                                    9828: C9 9E 3A 34 A1 CB 47
95F0:1C 00 C9
              3E 01 32 3D A1:34
                                    9830:3A 3F
                                               A1 FE 00 CA 6D
95F8: 2A 28 A1 11 1B 00 19 7E: B6
                                    9838: FE 01 CA 81 98 FE
                                                            02 CA: AC
                                    9840:59 98 C3 45 98 DD
                                                            24
Sum: 9A 4E 35 C8 F1 BF EB 08:88
                                    9848: A1 AF DD BE E5 C2 52 99:7D
                                    9850: DD BE
                                               F6
                                                   02
                                                      52 99
                                                            0.3
9600:FE 00 3E 00 32 3D A1 C0:0C
                                    9858 98 DD 24 20 A1 AF
                                                            DD BE: B6
9608:23 7E FE 00 C0 3E 01 32:D0
                                    9860:36 C2
                                               12 99 DD BE 37
9610:3D A1 2B 22 28 A1 E5 DD:B6
                                    9868:12 99
                                               C3 D2 98 DD 2A 2C:0B
                                                            95 98 D9
9618 F1 DD
           36 00
                 17 DD
                       34 01 1 F
                                    9870. A1 AF DD BE FF C2
9620:18 DD 36 E5 00 DD 36 E6:09
                                    9878: DD BE 1A C2 95 98 C3 12: 79
9628:00 09
           24
              28 A1 F5 DD F1:5F
                                    Sum: 70 B9 CB 50 1A 8E 36 E3:05
9630:3E 36 DD BE FF
                           39:45
                     CO
                        3E
9638: DD BE 02 C0 AF
                     32 4B A1:2A
9640: DD 36 00 00 DD 36
                        01
                           00:27
                                    9880:99 DD 2A 2C A1 AF DD BE:B7
9648:CD 9F
           91 09
                     38 DD BE: D7
                                    9888:02 C2 D2 98 DD BE 1D C2:A8
                  3E
                                    9890:D2 98 C3
                                                   52 99 3E 01
9450: FF C0 3F
              38 DD BE 02 C0:95
9658: AF
                                    9898:3F
                                                   2C A1 11
                                            A1 2A
        32 4B A1 DD
                     36
                        00 00:E0
                                                            1B
9660: DD 36 01 00 CD
                     9F
                        91 C9: DA
                                    98A0:37
                                            3F
                                               ED 52
                                                      7F FF
                                                            00 CO:F1
9668:3A 4A A1 FE 00 C8 CD FE: A7
                                    98A8:23 7E FE
                                                   00 C0 2B 22
9670:97
        2A
           2A A1 E5 DD E1 3E:6D
                                    98B0:A1 E5 DD E1 DD 36 00
                                                   22 DD 36
9678:36 DD BE FF C8 3E 39 DD:EC
                                    9888: DD
                                            36
                                               01
                                                            1 B
                                    98C0: DD
                                            36
                                                   24 DD
                                                         36
                                                            36
                                               1C
Sum: AE E4 80 F0 CF 91 B1 C2:D5
                                    9808: DD 36
                                               37
                                                   00
                                                      3E 00 32
                                    98D0: A1 C9
                                               2A 2C A1 3E
                                                            00
9680: BE 02 CB CD C9 9E 3A 34: 2A
                                    98D8:3F A1 11
                                                  36 00 19 7E FE: BC
9688:A1 CB 4F
              CB
                 3A
                     3E A1 FE: 9A
                                    98E0:00 C0
                                                   7E FE 00 C0
                                               37 3F ED 52 22
9690:00 CA C9 96
                     01 CA DD: CF
                                    98E8:1C 00
9698:96 FE
           02 CA B5
                     96
                           A1:0F
                                    98F0: A1 E5 DD E1 DD 36 00
96A0:96 DD 2A
              2A A1
                     AF DD BE: B2
                                    98F8: DD 36 01 22 DD 36 1B 23:87
96A8: E5
           AE
               97
                  DD
                        E6
                           C2:2F
96B0: AE 97
           C3 F1 96 DD 2A
                                    Sum: B8 61 78 DD 11 9C 36 D2:23
                           2A: C0
96B8: A1 AF
           DD
              BE
                 36
                        6E
                           97:E8
9600: DD BE 37 C2
                 6E 97
                        C3 2E:8A
                                    9900: DD 36 1C 24 DD 36 E5 00: 4B
96C8:97 DD
           2A
              2A
                 A1
                     AF
                        DD
                           BE: B3
                                    9908:DD 36 E6 00 3E 01 32
                                    9910:A1 C9 3E 03 32 3F A1
96D0:FF C2 F1 96 DD BE 1A C2:BF
96D8:F1 96 C3 6E
                  97
                     DD
                        24
                           2A:80
                                    9918:2C A1
                                                  7E FE 00 C0
                                               2B
96E0:A1 AF DD BE 02 C2 2E 97:74
                                    9920:1B 00 19 7E FE 00 C0 11:81
96E8: DD BE
           1D C2
                 2E 97 C3 AE: B0
                                    9928:1B
                                            00
                                               37
                                                   SE
                                                      ED 52 22
96F0:97 3E 01 32 3E A1 2A 2A:3B
                                    9930: A1 E5 DD E1 DD 36 00
                                            36
96F8:A1 11 1B 00 37 3F ED 52:82
                                    9938: DD
                                               01
                                                      DD
                                                        36
                                                            1B
                                    9940:DD 36 1C 24 DD 36 02 00:68
Sum: D9 29 85 07 28 99 AF 8A:88
                                    9948: DD 36
                                               1D 00
                                                      3E
                                                         02 32
                                    9950:A1 C9 3E 02 32 3F A1
9700:7E FE 00 C0 23 7E FE 00:DB
                                    9958:2C A1
                                               23
                                                  23
                                                      7E
                                                         FE 00
9708: C0 2B 22 2A A1 E5 DD E1: 7B
                                    9960:11 1B
                                               aa
                                                  19 7F FF 00
9710:DD 36 00
              19 DD
                    36 01
                           1A:5A
                                    9968:11 1C 00 37 3F ED 52
9718: DD 36 1B 1B DD 36
                       1C 1C:94
                                    9970:2C A1 E5 DD E1 DD 36 00:83
9720: DD 36
           36
              00 DD
                     36
                       37 00:93
                                    9978:21 DD 36 01 22 DD 36 1B:85
9728:3E 00 32
              3F A1 C9 2A
                           2A: 6C
                                    Sum: 31 7C 4E DC 7B 4E 08 21:C9
9730:A1 3E 00
              32
                 3E A1 11
                           36:37
9738:00 19
                           7E: F6
           7E FE 00 C0 23
9740:FE 00 C0 11 1C 00 37 3F:61
                                    9980:23 DD 36 1C 24 DD 36 FF:88
9748:ED 52 22 2A A1 E5 DD E1:CF
                                    9988:00 DD 36 1A 00 3E 03 32:A0
9750: DD 36 00 1D DD 36 01 1E:62
                                    9990:3F A1 C9 2A 2C A1 E5 DD:62
```

リストク GUM GUM WORLD マシン語リスト

```
19
                                                                             9E30: DD 36 FE 39 DD 36
                                                                                                           SB: B1
                                       9BF0:00 31 DD 36 01 32 DD 36:8A
9998:E1 3E
            36 DD
                  BE
                         CØ
                             SE: ED
                                       9BF8: 1B 33 DD 36 1C 34 DD 36:C4
                                                                             9E38: DD
                                                                                              30
                  CO AF
                             49:00
                                                                                      36
                                                                                          1 4
                                                                                                 06
                                                                                                    06
                                                                                                       DD
                                                                                                           21:73
99A0:39 DD
            BE
               02
                          32
                                                                             9E40:7A
                                                                                      A1
                                                                                          CD EB A0 C9
                                                                                                           01:7B
                      9F
                         91
                                                                                                       3E
                             C9:24
9948: A1 CD
            58
               9F CD
                                                                             9E48:32
                                       Sum: 9A 36 B6 FF F8 F6 E7 8C:E6
                                                                                       48
                                                                                                 49
                                                                                                           4C: 85
9980:3A
               FE
                                                                                          A1
                                                                                              32
                                                                                                    A1
                                                                                                        32
                      CB
                         CD
                             32:E8
        48 A1
                   00
                                                                                                    4B
                                                                                                       A1
                                                                             9E50: A1
                                                                                          44
                                                                                                           C9: A5
99B8:9B
                                                                                       32
                                                                                             A1
        24
            2E A1
                  E5 DD E1
                             3E: 75
                                                                                                    36
                                       9000:36 00 DD 36 37 00
                                                                AF
                                                                    32:61
                                                                             9E58: DD
                                                                                       36
                                                                                          aa
                                                                                             00
                                                                                                 DD
                                                                                                       01
                                                                                                           00:27
9900:36
        DD
            BE
               FF
                   CB
                      3F
                         39
                             DD: FC
                                                                AF 32:87
                                                                             9E60: DD
                                                                                      36
                                                                                         1B 00 DD 36
                                                                                                           00:5D
               3A
                         CB
                                       9008:41 A1 C9 2A 30 A1
                                                                                                       10
9908: BF
                   34
                      A1
                             4F: B1
        02
            CB
                  FE
                                                                7E
                                                                             9F48: C9
                                                                                      21
                                                                                          7A
                                                                                             A7
                                                                                                   F2
                                                                                                       A4
                                                                                                           01:B3
                             0E: B1
                                       9010:41
                                                A1
                                                          00
                                                             19
                                                                    FE: BE
                                                                                                 11
99D0:C0
        3A
            40
               A1
                      00
                         CA
        FF
                      94
                                       9C18:00 C0
                                                      7E
                                                          FF
                                                             90
                                                                CO
                                                                    11:30
                                                                             9E70:88 02 ED B0 C9 11
                                                                                                       1F
                                                                                                           11:31
99D8:9A
            01 CA
                  22
                         FF
                             02:1F
            99
               CZ
                      99
                         DD
                                       9020:10
                                                00
                                                   37
                                                      SE
                                                          FD
                                                             52
                                                                22
                                                                    30:23
                                                                             9E78: ED 53 46 A1 3A 4D A1
                                                                                                          CD: 10
99E0:CA
        FΔ
                   E6
                             2A: A6
                                       9C28: A1
99E8: 2E A1
            AF DD BE E5 C2
                             F1:B1
                                                E5 DD E1
                                                         DD
                                                            36
                                                                00
                                                                    31:88
99F0:9A DD
            BE
               E6
                  C2 F1
                         94
                             C3:2B
                                       9030: DD
                                                36
                                                   01
                                                          DD
                                                             36
                                                                 1 B
                                                                    33:A7
                                                                             Sum: AB B0 05 DD 68 83 00 03:28
                                       9C38: DD
                                                      34 DD 36
                                                                    00:5B
99F8:36 9A DD 2A 2E A1
                         AF
                             DD: 32
                                               36
                                                   1C
                                                                E5
                                       9040: DD
                                                      99
                                                             91
                                                                    41: AB
                                                                             9E80:5B 91 C9 CD 60 1B 06
                                                                                                          96:09
                                               36
                                                   FA
                                                          3F
                                                                32
                                                            41
                                       9C48: A1
                                               CO
                                                   3E 03 32
                                                                Δ1
                                                                    2A: E9
                                                                             9E88: DD 21 AF A1 CD E8 A0 24:8F
Sum: 08 DE FA D0 30 37 03 C5:DF
                                       9050:30 A1
                                                   28
                                                      7F
                                                          FF
                                                             99 C9
                                                                    11:49
                                                                             9E90:24
                                                                                      Δ1
                                                                                          F5 DD F1 DD
                                                                                                       36
                                                                                                           00:7B
                                       9C58:1B 00
                                                   19
                                                      7E FE
                                                             99 09
                                                                    11:81
                                                                             9E98:3D DD
                                                                                          36
                                                                                             01
                                                                                                 KE DD
                                                                                                       ZA
                                                                                                           1B: BD
9400 BE 34 C2 B1
                   94
                      DD
                             37: D3
                                       9C60: 1B
                                               aa
                                                   37
                                                      3F
                                                          FD
                                                             52
                                                                22
                                                                    30:22
                                                                             9FA0: 3F
                                                                                      DD
                                                                                          36
                                                                                             10
                                                                                                 40
                                                                                                    34
                                                                                                       40
                                                                                                           A1: D6
9A08:C2 B1
            94
               0.3
                   72
                      94
                         DD
                             2A: E3
9A10:2F A1
            AF
               DD BE FF
                         C2
                             36:10
                                       9C68: A1 E5 DD E1 DD 36
                                                                CACA
                                                                    31:88
                                                                             9EA8: 3D
                                                                                          AD
                                                                                             A1 E5 CD
                                                                                                       75
                                                                                                           9F:32
                                       9070: DD
                                               36
                                                   01
                                                      32
                                                         DD
                                                             36
                                                                1 B
                                                                    33: A7
                                                                             9FBQ:F1
                                                                                      FF
                                                                                          00
                                                                                             CA
                                                                                                FA
                                                                                                    QE
                                                                                                       CD
                                                                                                           FR . 04
9418:94
        DD
            BE
                14 02
                      36
                          94
                             C3: 04
                                                                             9FBB: 9C
                                       9C78: DD 36 1C 34 DD 36 02 00:78
                                                                                      CD
                                                                                          03
                                                                                              9F
                                                                                                 CD FF
                                                                                                       AO
                                                                                                           CD: 43
9A20: B1
        94
            DD
               24
                   2E
                      A1
                         AF
                             DD: AD
                                                                                             93
                                                                                                       97
                                                                             GECA . ER
                                                                                      90
                                                                                          CD
                                                                                                 QF
                                                                                                    CD
                                                                                                           9D.FO
9A28: BE
        02
            C2
                72
                   94
                      DD
                         BE
                             1D: 46
                                      Sum: 6E 44 A4 1F D9 E4 50 28: AA
                                                                             SECR: CS
                                                                                      RE
                                                                                          12 DD BE EE
                                                                                                       CA
                                                                                                           83:00
9A30:C2
        72
            9A
               C3
                  F1
                      9A
                         3E
                             01:5B
                                                                             9FD0: 9F
                                                                                      SE
                                                                                          OA
                                                                                             DD BE FF
                                                                                                       CA
                                                                                                           83: CD
9438:32
         40
            A1
                24
                   2E
                      A1
                             1B:38
                                       9080: DD 3A
                                                   1D 00 3F
                                                             92 32
                                                                   41:F3
                                                                             9FD8: 9F
                                                                                      3F
                                                                                          ØF DD BE FF
                                                                                                       CA
                                                                                                           83: D1
9840:00
        37
            3F ED 52
                      7E
                         FE
                             00:31
9A48: CØ
        23
            7E
               FE
                   00
                      CØ
                          2B
                             22:60
                                       9C88: A1 C9
                                                   RE
                                                      02
                                                          32
                                                            41
                                                                Δ1
                                                                    24. FR
                                                                             SEEG. SE
                                                                                      SE
                                                                                          11
                                                                                             DD
                                                                                                 BE 02
                                                                                                       CA
                                                                                                           83 · D7
                                                             FF
9A50:2E
        A1
            E5 DD E1
                      DD
                             00:85
                                       9090:30 A1
                                                   23
                                                      23
                                                          7F
                                                                90
                                                                    00:53
                                                                             9FFR: 9F
                                                                                      SE
                                                                                          OD DD BE 02 CA
                                                                                                           83: D3
                                                                                             DD BF 02
9A58: 29
        DD
            36
                01
                   2A
                      DD
                             1B: 95
                                       9098:11 1B
                                                   00
                                                      19
                                                          7F
                                                             FF
                                                                00
                                                                    C0:81
                                                                             9FF0: 9F
                                                                                      3E
                                                                                          09
                                                                                                       CA
                                                                                                           83: CF
                                                                             9FF8:9F C9 AF 32 AF A1 C9 CD:CD
9A60:2B DD
            36
               1C
                  20
                      DD
                         36
                             36:CF
                                       9CA0: 11
                                               10
                                                   aa
                                                      37
                                                          SE
                                                             FD
                                                                52
                                                                    22:04
9A68:00 DD
            36
                37
                   99
                      AF
                         32
                             40:6B
                                       9CA8:30 A1
                                                   ES DD
                                                         F1
                                                             DD
                                                                34
                                                                    00:87
                                                                             Sum: 07 E3 A5 D5 A9 D4 59 BB:F5
               2E A1
9A70:A1 C9
            2A
                      AF 32
                             40:84
                                       9CB0:31 DD
                                                   36 01
                                                          32
                                                             DD
                                                                36
                                                                    18: A5
                                                          34 DD
               00 19
                      7E
                         FE
                             00:7D
                                       9CB8:33 DD
                                                   34
                                                      10
                                                                36
                                                                    FF: AR
9A78: A1
        11
            36
                                                                             9F00:60
                                                                                      1B
                                                                                          CQ
                                                                                             96
                                                                                                 93
                                                                                                    CS
                                                                                                          FF: 17
                                                                                                       06
                                       9000:00 DD
                                                   36
                                                      14 99
                                                             SE
                                                                93
                                                                    32: A0
                                                                             9F08:C5 06
                                                                                          FF
                                                                                             10 FE C1 10 F8:A1
                                       9008:41
                                                   C9
                                                         30
                                                             A1
                                                                E5
                                                                    DD: 68
Sum: 2F 1F 47 3E B6 16 E0 63:E2
                                                A1
                                                      24
                                                                             9F10:C1
                                                                                      10
                                                                                          F2
                                                                                             C9
                                                                                                 SA
                                                                                                    34
                                                                                                           CB: 66
                                       9CD0:E1
                                                   36 DD BE FF
                                                                    3E:ED
                                                                                                       A1
                                                3E
                                                                CØ
9A80: C0 23 7E FE 00 C0
                                       9CD8:39
                                                             ΔE
                                                                 32
                                                                    4C: C3
                                                                             9F18:47
                                                                                      CB
                                                                                          CB
                                                                                             4F
                                                                                                 C8
                                                                                                    CB
                                                                                                       57
                                                                                                           C8: DB
                                               DD
                                                   BE
                                                      92 C9
                         11
                             10:40
                                                                 91
                                       9CE0: A1 CD
                                                   58
                                                      9E
                                                         CD
                                                             9F
                                                                    C9:2A
                                                                              9F20:CB
                                                                                      SE
                                                                                          C8
                                                                                             CB
                                                                                                 67
                                                                                                    CB
                                                                                                       CB
                                                                                                           6F:26
9A88:00 37
            RE
               ED 52 22
                         2E
                             A1: A6
                                                                                      CD
                                                                                              9D
                                                                                                 FE CO
                                       9CE8:3A 34
                                                   A1 CB
                                                          47
                                                             CA
                                                                F6
                                                                    9C:7D
                                                                             9F28:C8
                                                                                          73
                                                                                                       De
                                                                                                           21:54
9490 F5 DD
            F1
               nn
                   36
                      00
                         20
                             DD . CO
                                                          F9
                                                             9C
                                                                21
                                                                    00:5C
                                                                             9F30:F2
                                                                                             FF
                                       9CF0:21
                                                00
                                                   C2
                                                      C3
                                                                                      A4
                                                                                          96
                                                                                                 CD
                                                                                                    3E
                                                                                                        9F
                                                                                                           96: 4B
9A98:36 01
            2F DD
                  36
                      18
                         2E
                             DD: 9F
                                       9CF8: E2 22 32 A1 21 F2 A4
                                                                   22:B0
9440:36
        10
            30
               DD
                   36
                      FS
                         aa
                             DD: 57
                                                                             9F38: FF
                                                                                      CD
                                                                                          3E
                                                                                              9F
                                                                                                 06
                                                                                                    26
                                                                                                       23
                                                                                                           3F:36
                                                                              9F40:3C
                                                                                          DA
                                                                                             50
                                                                                                 9F
                                                                                                    3E
                                                                                                       34
                                                                                                           BF: 00
9AA8:36 E6
            00
               3F 01
                      32
                          40
                             A1:6E
                                                                                      BE
                                      Sum: 9D EE AF 5F CE 47 ED 47:E2
                                                                             9F48: D2
                                                                                      5D
                                                                                          9F
                                                                                              36
                                                                                                 00
                                                                                                    CD
                                                                                                       60
                                                                                                           1B: 4C
QARA CQ
        SE
            03
               32
                   AG
                      01
                         20
                             2F: 75
                                                                             9F50:06
                                                                                      06
                                                                                          pp
                                                                                             21
                                                                                                 74
                                                                                                    A1
                                                                                                       CD
                                                                                                           FR: DD
94BB - 41
        28
            7F FF
                  99 59
                         1 1
                             1B:34
                                       9D00:39 A1
                                                      18 05 06
                                                                   2A: 08
                                                                             9F58: A0
                                                                                      10
                                                                                          E3
                                                                                             C9
                                                                                                 C9
                                                                                                    10
                                                                                                       DF
                                                                                                           C9: DD
            7F
                                                   96
                                                                1B
9400:00
        19
               FF
                   00 CO
                         11
                             1B:81
                                       9D08:39 A1
                                                   7E
                                                      C5
                                                          06
                                                             08
                                                                21
                                                                    00:4C
                                                                             9F60:C9
                                                                                      ED
                                                                                          5B
                                                                                              4F
                                                                                                       51
                                                                                                           A1: 1D
9AC8: 00
        37
            3F
               ED 52
                      22
                         2F
                             A1: A6
                                                                FD
                                                                                              47
                                       9010:00
                                               16
                                                   00
                                                      SE
                                                             10
                                                                    11:AC
                                                                             9F48:3A
                                                                                      53
                                                                                          A1
                                                                                                 14
                                                                                                    22
                                                                                                       46 A1:98
                         29
9AD0: ES DD
            F1 DD
                   34
                      00
                             DD . BC
                                       9D18: FA A2
                                                   19
                                                      FD
                                                          5B
                                                             32
                                                                A1
                                                                    3A: FA
                                                                             9F70: E5
                                                                                      D5
                                                                                          C5
                                                                                             CD
                                                                                                 5B
                                                                                                    91
                                                                                                       C.1
                                                                                                           D1:CA
9AD8:36
        611
            2A DD
                  36
                      1 B
                         28
                             DD: 97
                                                                 9D
                                                                    E5:50
                                       9D20:3B A1
                                                   FE
                                                      00
                                                          C2
                                                                             9F78:E1
                                                                                      23
                                                                                          13 10 EF C9 21
                                                                                                          1B: 1B
9AE0:36
            20
        10
               DD
                   36
                      02
                         00
                             DD: 70
                                       9D28:2A
                                                39
                                                   A1
                                                      7E
                                                                 01
                                                                    CA: 20
9AF8: 3A
        10
            00
               3F 02
                      32
                          40
                             A1 . AA
                                       9D30:41
                                                9D
                                                   06
                                                      08
                                                         7E
                                                                23
                                                                    E5:84
                                                                             Sum: 2E FF 11 24 22 D3 24 19:94
9AFO: C9
        3E
            92
               32 40
                      A1
                         24
                             2F: 74
                                       9D38: EB
                                                11
                                                   20
                                                      00
                                                          19
                                                             EB
                                                                E1
                                                                    10:11
9AF8: A1 23 23
               7E FE 00 C0 11:34
                                                                             9F80:02 22
                                       9D40:F3 C1
                                                   ED 5B
                                                         32 A1 13
                                                                    ED: CF
                                                                                          51
                                                                                             A1
                                                                                                 21
                                                                                                    86
                                                                                                       A1
                                                                                                           22:80
                                                                                             03
                                                                             9F88:4F
                                                                                                    53
                                                                                                       A1
                                                                                                           CD: 24
Sum: A2 AB 96 A9 A9 47
                         D3 71:F7
                                       9D48:53
                                                   A1
                                                      24
                                                          39
                                                             A1
                                                                    22:6F
                                                                                      A1
                                                                                          3E
                                                                                                 32
                                                                A1
                                                                                          21
                                                                             9F90:61
                                                                                      9F
                                                                                             90 03
                                                                                                    22
                                                                                                       51
                                                                                                           A1: D4
                                       9D50:39 A1
                                                   10 B3 2A
                                                                    11: AB
                                                   19
                                                                                      86
                                                                                          A1
                                                                                                       3E
                                       9D58:E5
                                                00
                                                      22
                                                          32
                                                             A1
                                                                C1
                                                                    10:C4
                                                                             9F98: 21
                                                                                             22
                                                                                                 AF
                                                                                                    A1
                                                                                                           03:9B
9B00:1B 00
            19
               7E FE
                      00
                         CØ
                             11:81
                                                   34 A1 CB
                                                            47
                                                                    6E:F4
                                                                             9FA0:32
                                                                                      53
                                                                                          A1
                                                                                             CD 61
                                                                                                    QE
                                                                                                       21
                                                                                                           1B: 2F
                                       9D60: A3 3A
                                                                C2
9B08:1C 00
            37
               3E
                  ED 52
                         22
                             2F:21
                                       9D68:9D
                                                3E
                                                   02 D3 B0
                                                             C9
                                                                    01:68
                                                                             9FA8: 05
                                                                                      22
                                                                                          51
                                                                                             A1
                                                                                                 21
                                                                                                    89
                                                                                                       A1
                                                                                                           22:86
                                                                3E
9B10:A1
        E5 DD E1
                   DD
                      36
                         00
                             2D:84
                                                                7C
                                                                                                 32
                                                                                                       A1
                                       9D70:D3 B0 C9
                                                      2A
                                                             A1
                                                                    AD: 77
                                                                             9FB0:4F
                                                                                      A1
                                                                                          3F
                                                                                             05
                                                                                                           CD: 26
9B18: DD
        36
                      36
                             2F:9F
                                                         37
                                                                                                    53
            01
                2E
                   DD
                         1B
                                                                                                 06
                                                          2C CB
                                                                2D ED: 1D
                                                                             9FB8: 61
                                                                                      QF
                                                                                          21
                                                                                             9B
                                                                                                    22
                                                                                                       51
                                                                                                           A1: D6
                                       9D78:CB 07
                                                   6F CB
        36
                             00:71
9B20: DD
            10
               30
                   DD
                      36
                         FF
        36
                                                                             9FC0:21
                                                                                      SE
                                                                                          A1
                                                                                             22
                                                                                                4F
                                                                                                    Δ1
                                                                                                       3E
                                                                                                           05:A5
               00
                         32
9B28: DD
                   3E
                      03
                             40:E0
            1A
                                      Sum: 2F 45 87 72 1E 0E BD 52:A8
                                                                             9FC8: 32
                                                                                      53
                                                                                          A1
                                                                                             CD
                                                                                                61
                                                                                                    9F
                                                                                                       21
                                                                                                           98: AF
9B30:A1 C9
            24
               2E
                   A1
                      F5
                         DD
                             E1:06
9838:3E
            DD
               BE FF
                             39:45
                                                                             9FD0:09
                                                                                      22
                                                                                          51
                                                                                             41
                                                                                                 21
                                                                                                    93
                                                                                                       A1
                                                                                                           22:94
        36
                      CØ
                         3E
                                                                             9FD8: 4F
                                                                                      A1
                                                                                          3F
                                                                                             05
                                                                                                    53
                                                                                                       A1
                                                                                                           CD: 26
9840: DD
        BE
               CO
                   AF
                      32
                          48
                             A1:27
                                       9D80:5F
                                                85
                                                          BD
            92
                                                             37 A1 3A:74
                                                                             9FE0:61
                                                                                      9F
                                                                                          21
                                                                                             1F
                                                                                                 OB
                                                                                                    22
                                                                                                       51
                                                                                                           A1:5F
9B48: CD
        58
            9E
               CD
                   9F 91
                         C9
                             3A: C3
                                       9D88:4E 23
                                                   66
                                                      69
                                                         22
9B50:4C
            FE
                   CB
                      CD
                             9C: E7
                                       9D90:37
                                                A1
                                                   C9
                                                       21
                                                          F2
                                                             A4
                                                                    1C:85
                                                                             9FE8:21
                                                                                      98
                                                                                          Δ1
                                                                                             22 AF
                                                                                                    A1 SE
                                                                                                           01 : AR
        A1
               00
                         CB
9858:24
        30
            A1
               F5 DD F1
                         3F
                             36:12
                                       9D98:00
                                               19
                                                   22
                                                      24
                                                          A1
                                                             21
                                                                F2
                                                                    A4: B7
                                                                             9FF0:32
                                                                                      53
                                                                                          A1
                                                                                             CD 61
                                                                                                    9F
                                                                                                       21
                                                                                                           18:2F
                                                                             9FF8:0E 22 51 A1 21 99 A1 22:9F
                                                       19
9860: DD
        BE
            FF
               CB
                   3E
                      39
                         DD
                             BE: 74
                                       9DA0:11
                                                   90
                                                                 A1
                                                                    11:57
                                                   19
                                                                 19
9B68:02
        C8
            3A
               41 A1
                      FE
                         00
                             CA: AE
                                       9DAB: 36
                                                00
                                                      22
                                                          28
                                                             A1
                                                                    22:75
                                       9DB0:2A
                                                                             Sum: 27 ED 27 B4 3E 5A 77 AC: AA
                                                   19
                                                      22
                                                                 19
                                                                    22:0E
9B70: A7
         9B
            FE
               01
                  CA
                      BB
                         9B
                             FE: 5F
                                                A1
                                                          20
                                                             A1
                                       9DB8: 2E A1
                                                   19
                                                      22
                                                          30 A1
                                                                    24:29
9B78:02 CA 93 9B C3 7F
                         9B DD: B4
                                                                 24
                                                                             A000:4F
                                                                                      Δ1
                                                                                          3E 05 32 53 A1 CD: 26
                                       9DC0:A1
                                                   DD
                                                          DD
                                                                 aa
                                                                    0D: 64
                                                E5
                                                      E1
                                                             36
                                                                             A008:61
                                               36
                                                                                      QF
                                                                                             9F
                                                                                                 ØF
                                                   01
                                                                                          21
                                                                                                    22
                                                                                                       51
Sum: F6 58 74 FF BF 7E 76 05:79
                                       9DC8: DD
                                                      ØE DD
                                                             36
                                                                 1B 0F:5F
                                                                                                           A1:E3
                                                                             A010:21
                                                                                      98
                                                                                             22 4F
                                                                                                       3E
                                                                                          A1
                                                                                                    A1
                                                                                                           01:AB
                                       9DDØ: DD
                                                36
                                                   10
                                                       10
                                                          09
                                                             24
                                                                 24
                                                                    A1:F7
                                                                             A018:32
                                                                                      53
                                                                                                    9F
                                                                                                       21
                                                                                          A1 CD 61
                                                                                                           1B: 2F
9880:2A 30 A1 AF DD BE E5 C2:EC
                                       9DD8: 7E FE ØD
                                                      CA E4 9D FE
                                                                    09: DB
                                                                                                    9E
                                                                                                       A1
9B88:8A
                             9C:8F
                                                                             A020:11
                                                                                      22
                                                                                          51 A1
                                                                                                21
                                                                                                           22: A7
        90
            DD BE E6
                      C2
                         84
                                       9DE0: CA
                                                15
                                                   9F
                                                      0
                                                          24
                                                             24
                                                                A1
                                                                    E5: 1A
                                                                             A028:4F
                                                                                      A1
                                                                                          3E
                                                                                             03
                                                                                                 32
                                                                                                    53
                                                                                                       A1
                                                                                                           CD: 24
9B90:C3
            9B DD 2A
                      30 A1
                             AF: B4
                                       9DE8: DD E1
                                                   AF
                                                      DD BE 02
                                                                CØ DD: A7
        CF
                                                                                          21
            36
                                                                             A030:61
                                                                                      9F
                                                                                             9B
                                                                                                12
                                                                                                    22
                                                                                                       51
                                                                                                           A1:E2
9898: DD
                   4A
                      90
                         DD
                             BE: 14
                                       9DF0:BE
                                                1 D
                                                   CO
                                                      DD
                                                          BE
                                                             03
                                                                CØ DD: D6
        BE
               C2
                                                                             A038:21
                                                                                      A1
                                                                                          A1
                                                                                             22
                                                                                                 4F
                                                                                                    A1
                                                                                                       3E
                                                                                                           02:B5
                   03
                      ØB
            44
               9C
                             DD: 26
                                       9DF8:BE 1E C0 DD 36 02 35 DD:C3
9BA0:37
        C2
                         9C
                                                                             A040:32
                                                                                      53
                                                                                          A1 CD
                                                                                                    9F
                                                                                                       21
                                                                                                           98: AF
               AF
                   DD
                      BE
                         FF
                             C2:06
                                                                                                61
9BA8: 2A
        30
            A1
                                                                             A048:15
                                                                                      22
                                                                                          51
                                                                                             A1
                                                                                                 21
                                                                                                    A3
                                                                                                       A1
                                                                                                           22:B0
9BB0:CF 9B DD BE 1A C2
                         CF
                             9B: 4B
                                       Sum: 7F 57 DF D2 2B 49 73 1C:8A
                                                                             A050:4F
                                                                                          3E
                                                                                             05
                                                                                                 32
                                                                                                    53
                                                                                                       A1
                                                                                                           CD: 26
9BB8: C3
            90
                             AF: 30
        4A
               DD
                   2A
                      30
                         A1
                                                                             A058:61
                                                                                      9F
                                                                                          21
                                                                                             1 B
                                                                                                       51
                                                                                                           A1:67
9BC0:DD BE
            02
                   ØB
                      90
                         DD
                             BE: A1
                                       9E00:36 03
                                                   36 DD 36
                                                             1 D
                                                                37
                                                                    DD: B3
                                                                             A060:21
                                                                                      A8 A1
                                                                                             22
                                                                                                4F
                                                                                                    A1
                                                                                                       3E
                                                                                                           05:BF
9BC8: 1D
                         90
        C2
            ØB
               9C
                   C3
                      84
                             3E: AD
                                       9E08:36
                                                1F
                                                   38 96
                                                          96 DD
                                                                21
                                                                    7A:10
                                                                                          A1 CD 61 9F
                                                                24
                                                                             A068:32
                                                                                      53
                                                                                                       21
                                                                                                           9B: AF
                      30
9BD0:01
        32
            41
               A1
                   24
                         A1
                             11:21
                                       9E10:A1
                                                CD EB A0 C9
                                                             2A
                                                                    A1: B1
                                                                             A070:18
                                                                                         51 A1 21 AD A1
                                                                                                          22:BD
                                                          DD BE FF
9808 18 00
            37
               SE
                   FD
                      52
                         7F
                             FE: 40
                                       9F18: F5 DD
                                                   F1 AF
                                                                    CO: AC
9BE0:00 C0 23 7E FE 00
                         CO
                             2B: 4A
                                       9F20: DD BF
                                                   1A CO DD BE FF CO:CE
                                                   19 C0 DD 36 FF
                                                                    3A: C0
9BE8: 22 30 A1 E5 DD E1
                         DD
                             36: A9
                                       9E28: DD BE
```

,											_
	A078	: 4F	A1	3E	05	32	53	A1	CD:	26	
	Sum:	96	A1	14	17	73	60	77	D6:	82	
	A080		9F		3A	48		FE			
1	A088				A1	FE	99	CO			
	A090:		A1	FE	99	CO		4A			
	A0A0			C0		4B 37		FE			
1	AØA8:			A1	3A	55		30	27:		
1	A0B0			CD		AØ		46			
1	A088			9D	CD	C7		CD			
1	AOCO:	9F	3E	01	32	3B		C9			
١	AOCB:			F5	06	ØF		11	9F:		
١	AODO:			53		A1	CD	5B			
1	A0D8:		96 9E	F0		9F 53		ØF	ØF:		
	AØE8:			C9	F5	DD		A1			
1	A0F0:			7E	01	D3		DD	23:		
1	A0F8:		23	10	FØ	F1	C9	3A	55:		
	Sum:	5E	3D	D1	AC	32	14	8D	66:		
	A100:	A1	FE	ØA.	CC	1 D	A1	3D	CA:		
	A108:	69	9E	47	11	88	02	21	7A:		
1	A110:		19	10			F2	A4			
1	A118:			ED	BØ	C9	3E	01	32:		
1	A120:		A1	C9	00	00	00	00	00:		
1	A128:				99	99		99	99: 34:		
	A138:		00		00				00:		
-	A140:					00			00:		
1	A148:	00	00	00	00	00	00				
	A150:				99	00	99				
-	A158:		00	0B	30	0C			04:		
1	A160:		10 0F	00 0D	1E 00	01	10	0B	3C:		
	A170:			ØB.	30	9C	ØF.	ØD.	00:		
	A178:		10	00	00	01	64		3C:	Charles and the	
	Sum:	BE	86	3A	20	A1	65	33	4E:	25	
	A180:			ØD	99	98	10	10	1E:		
	A188:		13 1D	18	1B	15		19	0A:		
ı	A198:		11	01	1C 1A	9C	18 0C	1B ØB	0E:		
	A1A0:		10	OC.	19	1B	17	ØB.			
	A1A8:		18	12	ØC.	11	1 D	ØA.	16:		
	A180:		18	5D	7F	77	77	77	77:		
	A1B8:		5D	5D	7D	5D	5D	5D	5D:		
ı	A1C0:		7F 7F	5D 5D	7F 77	77 57	57 5D	5D	5D:		
ı	A1D0:		5D	75	75	75	77	5D	57: 7F:		
	A1D8:		57	7F	75	75	75	7F	57:		
١	A1E0:	57	7F	5D	7F	75	75	7F			
1	A1E8:		7F	7F	77	77	57	57	5D:	6E	
	A1F0:		5D	5D	77	77	5D	5D	77:		
	A1F8:	17	5D	5D	77	77	5F	57	57:	2C	
	Sum:	37	63	54	36	D7	71	72	73:	51	
	A200:		57	59	6Ā	66	66	6A	66:	ØD	
	A208:		66	69	66	66	69	66	66:		
	A210:		69	59	6A	66	65	65	66:		
	A218: A220:		59	69 6A	6A 65	66	66	66	66:		
	A228:		6A	66	66	65 6A	59	59			
	A230:		59	59	66	65	65	6A	66:		
	A238:	5A		66	66	66	6A	66			
ŀ	A240:		66	59	59	59	59	59	59:1	E2	١
	A248:		59	6A	6A	6A	6A	6A	6A:	200	
	A250:			66 65	65	69 65	69	66	66:		
	A260:		6A	66		6A	65 6A	65 6A	65:		
	A268:		66	55	55	55	55	55	55:1		
	A270:	65	65	59		66	66	66	66:		
	A278:	66	59	69	66	66	69	65	65:		1
	Sum:	36	1A	1E	50	4E	4A	41	3A:1	01	1
	A280:		65	55	55	55	55	55	55:0		1
	A288:		65	69		66	6A	69	66:		-
	A290: A298:		66 6A	59 6A	59	65 59	59 59	56 59	56:F		1
	A2A0:		59	66		66	66	66	66:		Ì
	A2A8:		6A	66		66	66	66	59:1		
	A2B0:		59	6A	6A	6A	6A	6A	6A:		
						-		-			-

A2B8	: 66	66	66	66	66	59	59	66:16
A2C0	: 66						59	
A2C8	: 59				56		59	
A2D0			55	55	55			
A2D8			55	55	55	55	55	
A2E0			55	55			55	55: A8
AZE8				AA				
A2F0							FD	
A2F8			FD	55	DF	55 55	FD	
H2F0	: DF	23	FD	55	DE	22	FD	55: QC
Sum:	Dø	53	90	25	30	1A	44	0A:9E
SCIII:	De	-00	70	23	20	IH	66	OH: 7E
A300	. DE	55	FD	55	DF	55	FD	55:0C
A308			FD	55		55	FD	55:00
A310			AF				54	
				AB				65: D7
A318			EA	EA			ØA.	0A: B5
A320			10	99			B0	
A328			ØA.	2A			2A	
A330			9A	56		66	56	9A: AE
A338			6A	9A		A5	A7	
A340			A9	95		55	55	
A348			A7	A5			5A	5A:36
A350			A9	A6		5A	DA	5A:36
A358			A6	95			95	A6: DC
A360			DA	5A	96	95	A5	A5: AD
A368			6A	56	56	55	55	5F:1D
A370			9A	56	66	66	56	9A: 60
A378	: A6	A9	A6	95	99	99	95	A6:F7
Sum:	3B	4D	D4	69	47	30	32	75:EF
A380	: 90	6A	95	95	95	97	5F	5F:18
A388			56	56	56	D6	F5	F5:EE
A390			90	64	50	FC	FØ	C0:1C
A398			AA	ØA	56	02	55	02:E3
A3A0			AA	AØ	95	80	55	80:94
ASAS			96	19		3F	ØF	03:A9
A3B0		10	AA	BA				
						AE	FE	BA: C6
A3B8			AA	AA	AA	AA	EA	
A300				A9	BA	FE	AE	FA:82
A3C8			FF		BA	EA		
A3D0			AA		AA	AA		AE: 55
A3D8		FF	AA	AE	AF	BA	BF	AE: 1B
A3E0		FE		EE			AA	AA: 02
A3E8			FE		AE	BF	BA	
A3F0		AA	A0			80	C0	81:F9
A3F8		86	ØA.	02	03	02	03	42:A1
Sum:	2F	6A	E2	90	BA	BA	CE	29:F2
A400			86	C5	81	CO		C3:C3
A408		A0	92	53	42	03	F2	C3:FF
A410	:02	ØA.	AB	AB	A9	A9	AØ	A0:E2
A418		A0	FA	EA	02	04	15	59:98
A420:		15	A0	A8	AB	A8	A8	A0:4E
A428		00	94	00	02	3E	ØE.	02:D4
A430:	0A	ØA.	AA	AA	AA	AA	AB	A8:0F
A438		AB	BA	BA	CE	12	13	74:FB
A440:	EC	74	AB	9A	56	66	54	D0:85
A448		00	13	12	CE	CE	BA	22:8D
A450:	02	00	AE	A2	BJ	84	C4	1D: 6A
A458:	3B	1 D	AA	AA	AA	AA	EA	2A:14
A460:	-	2A	C4	84	0.7			
	ZA	217		04	B3	B3	AE	88:38
A468		00	2A	A6	95	99		88:38 07:9A
	80							07:9A
A468:	80 0F	00	2A	A6	95	99	15	
A468: A470: A478:	80 0F A3	00 00 8F	2A AB 2A	A6 90 06	95 64 19	99 90 06	15 80 02	07:9A A3:5E CA:4D
A468:	80 0F	00 00	2A A8	A6 90	95 64	99 90	15 80	07:9A A3:5E
A468: A470: A478:	80 0F A3 75	00 00 8F	2A AB 2A	A6 90 06	95 64 19 CD	99 90 06	15 80 02	07:9A A3:5E CA:4D
A468: A470: A478: Sum:	180 10F 1A3 75	00 00 8F ED	2A AB 2A 9B	A6 90 06 41	95 64 19 CD	99 90 06 4D	15 80 02 AB	07:9A A3:5E CA:4D 72:75
A468: A470: A478: Sum:	80 0F A3 75 CA	99 8F ED B2	2A AB 2A 9B ØE	A6 90 06 41	95 64 19 CD 23 C8	99 90 06 4D A0 0A	15 80 02 AB 80 02	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90
A468: A470: A478: Sum: A480: A488: A490:	80 0F A3 75 CA 22 88	00 8F ED B2 22 88	2A AB 2A 9B ØE BØ	A6 90 06 41 23 C8 A5	95 64 19 CD 23 C8 A5	99 90 06 4D A0 0A 57	15 80 02 AB	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17
A468: A470: A478: Sum: A480: A488:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D	99 90 8F ED 82 22 88 7D	2A AB 2A 9B ØE BØ AA A5	A6 90 06 41 23 C8 A5 55	95 64 19 CD 23 C8 A5 55	99 90 06 4D A0 0A 57 D5	15 80 02 AB 80 02 5F F5	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88
A468: A470: A478: Sum: A480: A488: A490: A498: A490:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55	2A AB 2A 9B ØE BØ AA A5 7D	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 5D	99 90 06 4D A0 0A 57 D5 5F	15 80 02 AB 80 02 5F F5 57	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C
A468: A470: A478: 	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 A5	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA	2A AB 2A 9B ØE BØ AA A5 7D 55	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 50 75	99 90 06 4D A0 0A 57 D5 5F F5	15 80 02 AB 80 02 5F F5 57 D5	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55:35
A468: A470: A478: Sum: A480: A480: A470: A478: A480: A480:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 A5 55	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5	2A AB 2A 9B ØE BØ AA A5 7D 55 5A	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 5D 75 55	99 96 64 4D AØ 6A 57 D5 5F F5 57	15 80 02 AB 80 02 5F F5 57 D5 5F	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 50:91 75:88 A5:5C 55:35 5D:11
A468: A470: A478: Sum: A480: A480: A490: A490: A480: A480: A480: A480: A488:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 A5 55 7D	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 7D	2A AB 2A 9B ØE BØ AA AD 55 AA	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 50 75 55 5A	99 96 4D 4D AØ 6A 57 D5 5F F5 D5	15 80 02 AB 80 02 5F 55 57 D5 5F F5	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55:35 5D:11 75:97
A468: A470: A478: Sum: A480: A488: A490: A498: A448: A480: A488: A480: A488: A480: A488: A480:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 A5 55 7D 55	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 7D 55	2A AB 2A 9B ØE BØ AA A5 7D 55 AA 7D	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 55 55 55 55 55 50	99 96 4D AØ A 57 D5 5F F5 57 D5	15 80 02 AB 80 02 5F F5 57 D5 F5 57	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55:35 55:35 75:97 55:0C
A468: A470: A478: Sum: A480: A488: A490: A488: A480: A488: A480: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488: A488:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 55 7D 55 55	00 00 8F ED 82 288 7D 55 AA 55 5A	2A AB 2A 9B 0E B0 AA A5 7D 55 5A AA 7D 55	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 A7D FD	95 64 19 CD 23 CB A5 55 55 55 55 57 55 57 55 57 55	99 90 06 4D A0 0A 57 D5 5F F5 57 D5 5F F5	15 80 02 AB 80 02 5F F5 57 D5 5F F5 57	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55:35 5D:11 75:9C 5A:9A
A468: A478: 	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 7D 55 5A	00 00 8F ED B2 22 88 7D 55 AA A5 7D 55 AA	2A AB 2A 9B ØE BØ AA A5 55 AA 7D 55 A5	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D FD 95	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 55 57 55 5A 5D 75 55	99 96 4D AØ AØA 57 D5 F5 D5 F5 55 F5	15 80 02 AB 80 02 5F F5 57 D5 5F F5 57 D5 69	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55:35 5D:11 75:97 55:9C 5A:9A 69:BA
A468: A478: 	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 55 55 65	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 7D 55 AA A5 55	2A AB 2A 9B 0E B0 AA 7D 55 AA 7D 55 AA 55 5A	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D FD 95 56	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 55 55 55 57 55 55 55 55 55	99 90 06 4D A0 A0 A0 A7 D5 F5 57 D5 5F F5 55 55	15 80 02 AB 80 02 5F 57 D5 5F 57 D5 69	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55:35 55:35 55:35 55:97 55:90 69:B4 69:B4
A468: A478: 	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 55 A5 55 55 55 55 55 55 57 55 57 55 57 65 59	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 7D 55 5A AA 55 55	2A AB 2A 9B ØE ØE ØA AD 55 5A AD 55 AS 55 56	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D FD 95 56 55	95 64 19 CD 23 CB A5 55 55 55 55 57 55 55 55 55 55 55 55 55	99 90 06 4D A0 A0 A0 57 D5 F5 55 F5 55 A5	15 80 02 AB 80 02 5F 5F 57 D5 F5 57 D5 69 69 A5	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:8C A5:5C 5D:17 75:9C SA:9A 69:BA 69:BA AA:E2
A468: A478: Sum: A480: A488: A498: A498: A40: A4A8: A4C0: A4C0: A4C8: A4D0: A4E8: A4E8:	80 0F A3 75 CA 228 87 75 55 A5 57 70 55 5A 65 59 A5	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 7D 55 5A AA 55 55 AA	2A AB 2A 9B 0E 0E 0A AD 55 AA 7D 55 AA 7D 55 AA 56 95	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D FD 95 55 55 55	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	99 90 06 4D A0 A0 A0 57 D5 F5 55 55 55 A5 A5	15 80 02 AB 80 02 5F 57 D5 F5 57 D5 69 A5 A5 A5	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:88 A5:5C 55D:11 75:97 55:09 A69:E6 A69:E6 AA:E8
A468: A478: 	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 5A 65 59 A5	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 55 5A AA 55 55 AA	2A AB 2A 9B 0E B0 AD 55 AA 7D 55 AA 7D 55 AA 7D 56 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D FD 95 55 55 55 60	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	99 90 90 4D 4D 57 55 55 55 55 55 55 55 55 60	15 80 02 AB 80 92 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 55:97 55:97 55:9C 55:31 75:97 69:E6 AA:E2 00:B4
A468: A478: Sum: A480: A488: A498: A498: A40: A4A8: A4C0: A4C0: A4C8: A4D0: A4E8: A4E8:	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 5A 65 59 A5	00 00 8F ED 82 22 88 7D 55 AA A5 7D 55 5A AA 55 55 AA	2A AB 2A 9B 0E 0E 0A AD 55 AA 7D 55 AA 7D 55 AA 56 95	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A 7D FD 95 55 55 55	95 64 19 CD 23 C8 A5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	99 90 06 4D A0 A0 A0 57 D5 F5 55 55 55 A5 A5	15 80 02 AB 80 02 5F 57 D5 F5 57 D5 69 A5 A5 A5	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 75:85 55:35 5D:17 75:9C 5A:9A 69:E6 AA:E2 AA:E2 AA:E4 00:00
A468: A478: 	80 0F A3 75 CA 22 88 7D 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	00 00 8F ED B2 22 88 7D 55 AA A5 7D 55 AA 55 55 AA 65 55 AA	2A AB 2A 9B 0E B0 AD 55 AA 7D 55 AA 7D 55 AA 7D 56 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	A6 90 06 41 23 C8 A5 55 7D FD 55 5A FD 95 55 55 60 60 60	9.5 644 19 CD 23 C8 A5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	99 90 06 4D A0 A0 A0 A0 SF F5 TDS SF F5 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	15 80 02 AB 80 92 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	07:9A A3:5E CA:4D 72:75 00:F0 00:90 5D:17 55:97 55:97 55:9C 55:31 75:97 69:E6 AA:E2 00:B4

```
A500:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
 A508:00 00 00
               00
                   00
                      00
                         00
                             00:00
                   00 00 00 00:00
 A510:00 00 00
               00
 A518:00 00
            00
               00
                   00
                      00
                         00
                            00:00
 A520:00 00
            00
               00
                   00
                      00
                         00
                            00:00
 A528:00 00
            00
               00
                   00
                      00
                         00
                            00:00
 A530:00 00
            00
               99
                   00
                      00
                         00 00:00
 A538:00
         99
            00
               aa
                   00
                      00
                         00
                            00:00
 A540:00 00
            00
               00
                   00
                      00
                         00 00:00
                            00:00
 A548:00 00
            00
               00
                   99
                      00
                         00
 A550:00 00
            00
               00
                   00 00 00 00:00
 A558:00 00
            00
               00
                   00
                      00
                         00
                            00:00
 A560:00 00
            00
               00
                   99 99
                         00 00:00
 A548:00 00
            00
               90
                   00 00
                         aa
                            99:00
 A570:00 00 00
               00
                   00 00 00 00:00
 A578:00 00 00 00 00 00 00 00:00
 Sum: 00 00 00 00 00 00 00 00:00
A580:00 00 00 00 00 00 00 00:00
 A588:00 00 00 00
                  00 00 00 00:00
A590:00 00 00 00 00 00 00 00 00:00
A598:00
         00
            00
               00
                   00 00
                         00
                            00:00
A5A0:00 00 00 00
                  99 99
                         00
                            00:00
A5A8:00
         00 00
               00
                   00 00
                         00
                            00:00
A5B0:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
A5B8:00 00 00 00
                  99 99 99
                            00:00
A5C0:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
A5C8:00 00 00
               00
                  00 00 00
                            00:00
A5D0:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
A5D8:00 00
            00
               00
                  00 00 00
                            00:00
A5E0:00 00 00
               99
                  99 99
                         00
                            00:00
A5E8:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
A5F0:00 00 00 00 00 00 00 00:00
A5F8:00 00 00 00 00 00 00 00:00
Sum: 00 00 00 00 00 00 00 00:00
A600:00 00 00
               00 00 00 00 00:00
A608:00 00 00 00 00 00
                         00 00:00
A610:00 00
            00
               00
                  00
                     90
                         00
                            00:00
A618:00 00 00
               00
                  00
                      00
                         00
                            00:00
A620:00 00
            00
               00
                  00
                      00
                         00
                            00:00
A628:00 00
            00
               00
                  00
                      00
                         00
                            00:00
A630:00 00
            00
               00
                  00
                      00
                         00
                            00:00
A638:00 00 00 00
                  00
                     00
                         00
                            00:00
A640:00 00 00
               00
                  00
                     00
                         00
                            00:00
A648:00 00 00 00 00 00
                         00
A650:00 00
            00
               00
                  00 00 00
                            00:00
A658:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
A660:00
        00
            00
               00
                  00
                     99 99
                            00:00
A668:00 00 00 00 00 00 00 00:00
A670:00 00 00 00 00 00 00
                            00:00
A678:00 00 00 00 00 00 00 00:00
Sum: 00 00 00 00 00 00 00 00 00:00
A680:00 00 00 00 00 00 00 00:00
A688:00 00 00
              00
                  00 00
                        00
                           00:00
A690:00 00 00
               aa
                  00 00
                        00 00:00
A698:00 00 00
               00
                  00
                     00
                        aa
                            00:00
A6A0:00 00
           00
               00
                  00
                     00
                        00
                            00:00
A6A8: 00 00
           00
               00
                  90
                     aa
                        aa
                            00:00
A6B0:00 00 00
               00
                  00
                     00
                        90
                            00:00
A6B8:00 00 00
               00
                  00
                     00
                        00
                            00:00
A600:00 00 00
               00
                  000
                     00
                        aa
                           00:00
A6C8:00 00 00
              00
                  99 99
                        00
                            00:00
A6D0:00
        00
           00
               00
                  00
                     00 00
                           00:00
A6D8:00
        00 00
              00
                  00
                     00 00
                           00:00
A6E0:00
        00
           00
               00
                  00
                     00 00
                           00:00
A6E8:00 00 00 00 00 00 00
                           00:00
A6F0:00 00 00 00 00 00 00
                           00:00
A6F8:00 00 00 00 00 00 00 00:00
Sum: 00 00 00 00 00 00 00 00:00
A700:00 00 00 00 00 00 00 00:00
A708:00
        00
           00
              00 00 00 00
                           00:00
A710:00
        00 00
              99
                  00
                     00
                        00
                           00:00
A718:00
        00
           00
              00
                  00
                     00
                        00
                           00:00
A720:00
        00
           00
              00
                  00
                     00
                        00
                           00:00
A728:00
        00
           00
               00
                  00
                     00
                        00
                           00:00
A730:00
        00 00
              00
                  00
                     00
                        00
                           00:00
A738:00
        00
           00
              00
                  00
                     00
                           00:00
A740:00 00 00 00 00 00
                        00
                           00:00
A748:00 00 00 00
                 00
                     00
                        00
                           00:00
A750:00 00 00 00 00 00 00 00:00
```



		9																								_		
IJZ	11-2	GI	JM	GUN	v W	ORI	LD	マシ	ン語リス	ŀ																		
-										Г	A998:01	0.1	00	00	01	O 1	aa	99.94	Г	ABF0:0	3.1	aa	aa	01	01	00	99	00:03
									00:00		A9A0:00									ABF8:	30	01	00	00	00	00	01	01:03
									00:00		A9A8:01									HD1 011								
									00:00		A9B0:01									Sum: 0							96	08:36
									01:06		A9B8:01																	
210	7/0:										A9C0:00									AC00:0	01	01	01	01	00	00	01	00:05
							01	01	01:06		A9C8:01									AC08: 0	90	00	00	01	00	00	01	01:03
0	CAHI :	00	00	OI	O.L.	0.1	0.1	~ -	01.00		A9D0:01									AC10:0	90	00	01	01	00	00	00	00:02
۵	780	01	01	01	01	01	01	01	01:08	1	A9D8:00								1	AC18:								
									01:08		A9E0:01	01	01	01	01	01	01	01:08		AC20:0								
									00:06		A9E8:01	01	01	01	01	01	01	01:08		AC28:	99	00	01	00	00	01	00	00:02
									01:02		A9F0:01									AC30:0								
A	7A0:	01	01	01	01	01	01	01	01:08		A9F8:01									AC38:								
									01:06											AC40:								
									00:01		Sum: 0B	0B	0B	0B	0C	ØD.	ØB.	0B:5B		AC48:								
									01:03			***			~ 4		0.4	01-00	1	AC50:0								
									01:08		AA00:01 AA08:01									AC60:								
									01:06		AA10:01									AC68:	00	00	01	01	01	01	01	01:08
									00:02		AA18:01									AC70:	01	01	01	01	01	01	01	01:08
									01:07		AA20:01									AC78:								
									01:06		AA28:00									HC/0:								
									01:01		AA30:00									Sum:	07	08	OA	09	07	07	ØA.	07:41
									00:06		AA38:01								П	C) CXIII a	~ .			-				
	758:			01	01						AA40:00									AC80:	01	01	01	01	01	91	01	01:08
				94	09	09	94	09	0C:50		AA48:01									AC88:								
-	SATIT &	-0	VH	VH	-	-	200	wite)			AA50:00	00	01	01	00	99	01	01:04		AC90:								
,	saa.	aa	aa	aa	90	99	99	00	00:00		AA58: 01	00	00	00	00	01	00	00:02		AC98:	01	01	01	01	01	01	01	01:08
									00:02		AA60:00									ACA0:	01	01	01	01	01	01	00	00:06
									00:00		AA68:01									ACA8:								
									00:00		AA70:00									ACB0:								
									00:05		AA78:01									ACB8:								
1	4828	:00	.01	01	00	00	00	00	00:02											ACC0:								
									01:02		Sum: 0A	07	97	09	97	08	08	08:40		ACC8:								
									00:03	П			140.00	200														01:01
									00:02	П	AA80:00								П	ACD8:								
									00:04	П	AA88:01									ACE0:								
									00:02	11	AA98:00								П	ACE8:								
									00:01	Ш	AAA0:00								П									00:06
									01:03	П	AAA8: 00								П	HEFOI			01	-01	01	er.	01	
									00:04	П	AAB0:00								11				09	98	08	08	09	09:44
									01:03 00:03	П	AAB8: 01								П	COLUMN .	~ /	00	~ /	00	~~		-	
1	18/8	: 01		00						11	AAC0:00								П	AD00:	00	01	01	01	00	00	00	01:04
	Sum.	as	04	an	04	03	04	05	03:24	Ш	AAC8: 01	00	00	00	00	00	00	01:02	П									00:06
,	ocam.	00	00	-00	0.1		(20)				AAD0:01								П	AD10:	91	01	00	00	00	00	01	01:04
	1880	: 00	00	00	01	01	00	00	01:03	1	AAD8: 00																	01:06
									00:05	Ш	AAE0:01								П									01:06
									00:04	П	AAEB: 00								П									00:03
1	4898	: 00	01	01	00	00	00	00	01:03	Ш	AAF0:00								Ш									01:04
									00:02	11	AAFB: 00								П									01:05
									01:04	П								0F. 0F	Ш									01:06
									00:03	Н	Sum: 05	07	04	04	98	61	67	00:ZF	П									00:05
									00:02	Ш			00		00	00	00	00.00	П									00:04
									01:01	11	AB00:00								Ш									00:06 01:05
1	A8C8	:01	01	91	01	01	96	00	00:05		AB10:01																	01:05
1	ABD0	: 00	01	01	99	99	96	00	00:02		AB18:00																	01:05
									01:06		AB20:01																	01:06
									01:06 01:04		AB28:00					92 3	200	W 4 W 7								-	-	
	MOES	. 01	01	01	01	01	01	01	00:07		AB30:01									Sum:	ØA	0D	09	09	ØA.	09	ØA.	0B:51
	ARER	: 00	01	01	00	00	01	01	01:05		AB38:0:																	
											AB40:00	99	01	00	00	01	-01	01:04										01:03
									08:3E		AB48:01																	00:05
		11									AB50:00																	01:06
									00:05		AB58:0:																	00:05
	A908	: 01	01	01	01	01	01	01	01:08		AB60:0:																	01:06
	A910	: 01	01	00	90	01	96	00	00:03	11	AB68:0:									ADA8:	01	00	00	01	01	0.1	01	01:06
	A918	: 00	90	00	00	00	00	00	00:00		AB70:0:									ADB0:	00	00	00	00	99	99	99	00:00
	A920	: 00	06	00	91	01	. 01	01	01:05	П	AB78:0								Ш	ADB8:	01	00	00	00	01	01	01	01:05
	A928	: 01	01	. 91	. 01	01	00	90	01:06		Sum: 0																	01:06
									00:00		Sum: Of	1 00	OF	1 00	97	27	20	OD:47										01:02
	A938	: 00	96	96	00	90	90	01	01:02		AB80:0	91	01	01	01	00	00	01:06		ADDO:	01	01	01	01	01	01	01	00:07
	A940	: 01	01	01	01	01	01	01	01:08		AB88:0									ADEQ:	00	01	01	01	01	01	00	00:05
	A948	: 00	9 99	01	01	01	0	01	01:06		AB90:00									ADE8	01	01	01	00	00	00	01	00:04
	A950	: 01	01	01	01	0 0	3 0	01	01:08		AB98:0																	01:07
	AD LO	10:01	3 00	000	000	000	000	000	00:00		ABA0:00																	01:05
	A940	1 - O	3 00	00	01	01	0	1 01	01:06		ABA8: 00												Medical Sec					
	A970	: 00	9 00	9 00	9 00	9 00	9 00	00	00:00		ABB0:00									Sum:	0A	96	ØE	00	08	98	09	09:4B
	A978	3:00	9 00	9 00	00	9 00	9 00	0 00	00:00		ABB8:00																	
											ABC0:0									AE00:	01	99	00	01	01	01	99	00:04
	Sum:	0	7 00	6 07	7 08	3 09	9 00	5 07	08:3A		ABC8:0									AEØ8:	: 00	01	00	00	01	01	01	01:05
											ABD0:0																	00:05
									01:03		ABD8:0																	01:06
									00:03									01:04	1									01:04
	A990	: 00	9 0	01	01	0:	1 0	1 01	01:07		ABE8:0	1 66	06	9 91	90	606	, 66	01:03		AE28:	01	01	01	01	91	01	01	01:08



	_	_	_		_	_			_	_	_		_	-		
AE30.01	00	00	0.1	0.1	01	01	01-01	Da70	. 00	00	00	00	00	00	00	00:00
AE30:01								D0/0	12 66	00	66	00	66	00	00	00:00
AE38:01																
AE40:00	00	01	01	01	01	01	01:06	Sum:	08	09	09	07	09	07	07	09:41
AE48:01	91	01	01	00	00	00	01:05									
AE50:01								DADO	. 00	01	00	00	01	01	00	00.07
																00:03
AE58:00	01	00	00	00	00	00	00:01									01:05
AE60:00	00	00	00	00	00	01	00:01	B096	: 01	01	01	01	01	91	01	01:08
AE68:00																01:02
AE70:01																01:06
AE78:00	00	00	00	00	00	00	00:00									01:08
						-		BOBO	:01	01	01	01	00	00	00	00:04
Sum: ØA	00	00	OF	00	0.7	an	00-47									00:05
oun; on	00	00	00	OH	01	00	07:47									
								Boce	: 00	01	01	01	91	91	91	01:07
AE80:00	01	01	00	00	00	.00	00:02	BOCE	3:01	01	01	01	01	01	01	00:07
AE88:00	99	90	90	aa	aa	01	01.02	Bana	. 00	611	01	0.1	0.1	0.1	0.1	01:07
AE90:01																01:05
AE98:01	00	00	01	01	01	00	00:04	BOE	: 01	01	01	01	01	00	00	00:05
AEA0:00	00	00	00	00	00	90	00.00	BOFF	: 00	00	00	00	00	99	01	01:02
AEA8:00																01:05
AEB0:01	91	01	91	00	00	01	01:06	BOLE	: 01	01	91	91	01	91	01	01:08
AEB8:01	01	91	00	00	91	01	01:06									
AEC0:01	91	01	01	01	01	99	00:04	Sum:	0A	OC.	OB	OB	ØB.	OA	OB	0B:57
AECB: 00								11								
								-								
AED0:00																00:00
AED8:01	01	01	01	01	01	01	01:08	B108	:00	01	01	01	01	99	00	00:04
AEE0:01																01:07
AEE8:00																
																01:06
AEF0:00																00:05
AEF8:01	01	01	01	01	01	01	01:08	B128	:00	00	00	01	01	01	01	00:04
		-														00:04
		00														
Sum: 08	64	64	69	06	01	01	07:3D									01:06
								B140	:01	00	00	00	00	01	01	01:04
AF00:01	01	01	01	01	01	01	01:08	B148	:01	01	00	00	00	00	00	00:02
AF08:01																01:05
AF10:01																01:01
AF18:01	01	01	01	01	01	01	01:08	B160	:01	01	01	01	01	00	00	00:05
AF20:01	01	01	01	01	01	01	01:08	B168	:00	00	00	00	99	01	01	01:03
AF28:01																00:03
AF30:00																01:07
AF38:01	01	01	01	01	01	00	00:06									
AF40:00	00	00	00	01	00	00	01:02	Sum:	07	ØA.	98	08	09	08	08	08:42
AF48:01	00	00	99	00	00	00	00:01									
AF50:01								B190	. 01	0.1	01	0.1	01	01	01	01:08
AF58:01																01:08
AF60:00	00	01	01	01	01	01	01:06	B190	:01	01	01	01	01	01	01	01:08
AF68:01	00	00	01	01	01	01	01:06	B198	: 01	01	01	61	01	01	01	01:08
AF70:01																01:08
AF78:00																01:08
								B1B0	: 01	01	01	01	01	01	00	00:06
Sum: 0C	09	OB	OB	OB	OB	OA	9C:57	B1B8	: 01	01	01	01	01	01	01	01:08
				-		~										00:07
				140.00	AB0025											
AF80:00																01:01
AF88:00	00	01	01	01	01	00	00:04	B1D0	:01	00	00	01	01	01	91	00:05
AF90:00	01	01	00	aa	0.1	aa	00.03	BIDB	:00	00	00	00	00	00	99	01:01
AF98:00																00:02
AFA0:00																01:04
AFA8: 01	00	00	00	01	01	00	00:03	B1F0	: 01	01	00	00	00	00	00	00:02
AFB0:01																01:04
																01.07
AFB8:01																
AFC0:01								Sum:	OC	OB	0B	OC.	0B	ØA.	ØA.	0B:58
AFC8: 01	00	00	01	00	00	01	01:04									
AFD0:01	01	01	91	01	01	01	01:08	B200	:01	01	01	00	00	01	01	00:05
AFD8:01																01:05
					5 152	35.5										
AFE0:00																01:06
AFE8:00	01	01	01	01	01	01	01:07									00:04
AFF0:01																00:05
AFF8:00																00:04
																01:04
Sum: 08	07	08	08	97	09	98	06:3D									01:04
E L								B240	.01	01	00	00	00	01	01	01:05
B000:00	01	90	90	01	01	011	01:05									00:03
B008:01																01:04
B010:00	01	01	01	01	01	01	01:07	B258	00	99	01	01	01	00	00	01:04
B018:01								B260:	01	01	01	01	01	00	00	01:06
	01															00:03
		01														
B020:01	01				01		01:04									00:04
B020:01 B028:00	01 00	00	00			A 100	91.94	B278:				01	01	01	0.1	
B020:01 B028:00 B030:01	01 00 01	00 01	99 91	01	00				-							
B020:01 B028:00 B030:01	01 00 01	00 01	99 91	01	00											01:06
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00	01 00 01 00	00 01 01	99 91 91	01 01	99 91	01	01:06	Sum:								
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01	01 00 01 00 00	00 01 01 00	99 91 91 91	01 01 01	00 01 00	01 00	01:06 01:04	Sum:								
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01	91 99 91 99 99	00 01 01 00 00	00 01 01 01 00	01 01 01 00	00 01 00 00	01 00 01	01:06 01:04 01:03		98	99	0B	98	09	09	09	09:48
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00	91 99 91 99 99 99	00 01 01 00 00 01	00 01 01 01 00 00	01 01 01 00 00	99 91 99 99 91	01 00 01 01	01:06 01:04 01:03 01:04	B280	98	99 99	0B 00	08 01	09 01	09 01	09 00	09:48 00:03
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01	91 99 91 99 99 99	00 01 01 00 00 01	00 01 01 01 00 00	01 01 01 00 00	99 91 99 99 91	01 00 01 01	01:06 01:04 01:03 01:04	B280	98	99 99	0B 00	08 01	09 01	09 01	09 00	09:48
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01	01 00 01 00 00 00 00	99 91 91 99 99 91	99 91 91 91 99 99	01 01 01 00 00	00 01 00 00 01 00	01 00 01 01 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04	B280:	08 00 00	09 00 01	0B 00 00	08 01 00	09 01 01	09 01 01	09 00 00	09:48 00:03 00:03
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01 B050:00	01 00 01 00 00 00 00 01	99 91 91 99 99 91 91	99 91 91 91 99 99 91	01 01 01 00 00 00	90 91 99 90 91 99	01 00 01 01 00 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04 00:00	B280: B288: B290:	08 00 00 01	09 00 01 00	0B 00 00 00	08 01 00 00	09 01 01 00	09 01 01 01	09 00 00 01	09:48 00:03 00:03 01:04
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01 B060:00 B068:00	91 99 91 99 99 99 91 99	99 91 91 99 90 91 91 90	00 01 01 01 00 00 01 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 99 90 91 99 99	01 00 01 01 00 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04 00:09 00:02	B280; B288; B290; B298;	08 :00 :00 :01 :01	99 99 91 99	0B 00 00 00 01	08 01 00 00	09 01 01 00 00	09 01 01 01 01	09 00 00 01 00	09:48 00:03 00:03 01:04 00:03
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01 B050:00	91 99 91 99 99 99 91 99	99 91 91 99 90 91 91 90	00 01 01 01 00 00 01 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 99 90 91 99 99	01 00 01 01 00 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04 00:09 00:02	B280; B288; B290; B298; B2A0;	98 99 99 91 91	99 90 91 90 91 90	0B 00 00 00 01 00	08 01 00 00 00	09 01 01 00 00	09 01 01 01 00 00	09 00 00 01 00	09:48 00:03 00:03 01:04 00:03 01:01
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01 B060:00 B068:00	91 99 91 99 99 99 91 99	99 91 91 99 90 91 91 90	00 01 01 01 00 00 01 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 99 90 91 99 99	01 00 01 01 00 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04 00:09 00:02	B280; B288; B290; B298; B2A0;	98 99 99 91 91	99 90 91 90 91 90	0B 00 00 00 01 00	08 01 00 00 00	09 01 01 00 00	09 01 01 01 00 00	09 00 00 01 00	09:48 00:03 00:03 01:04 00:03
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01 B060:00 B068:00	91 99 91 99 99 99 91 99	99 91 91 99 90 91 91 90	00 01 01 01 00 00 01 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 99 90 91 99 99	01 00 01 01 00 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04 00:09 00:02	B280; B288; B290; B298; B2A0; B2A8;	08 :00 :00 :01 :01 :00 :01	99 90 91 90 91 90	00 00 00 01 01 00	08 01 00 00 00 00	07 01 01 00 00 00	09 01 01 01 00 00	09 00 00 01 00 00	09:48 00:03 00:03 01:04 00:03 01:01 01:03
B020:01 B028:00 B030:01 B038:00 B040:01 B048:01 B050:00 B058:01 B060:00 B068:00	91 99 91 99 99 99 91 99	99 91 91 99 90 91 91 90	00 01 01 01 00 00 01 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 99 90 91 99 99	01 00 01 01 00 00	01:06 01:04 01:03 01:04 00:04 00:09 00:02	B280; B288; B290; B298; B2A0; B2A8;	08 :00 :00 :01 :01 :00 :01	99 90 91 90 91 90	00 00 00 01 01 00	08 01 00 00 00 00	07 01 01 00 00 00	09 01 01 01 00 00	09 00 00 01 00 00	09:48 00:03 00:03 01:04 00:03 01:01

B2B8:00 B2C0:00							
P200.00	00	00	00	01	00	- 00	01:02
	00	01	01	00	00	01	00:03
B2C8:00			00				
							00:00
B2D0:00	00	00	99	91	00	00	01:02
B2D8:00	00	01	00	00	01	01	00:03
B2E0:00							00:01
B2E8:00	00	00	00	00	00	00	01:01
B2F0:00				00		00	
B2F8:01	01	99	00	01	00	00	00:03
			-				
Sum: 05	a=	aF	0.0	al	01	00	01-00
Sum: OS	00	05	94	00	60	04	06:29
B300:01	01	91	01	01	01	611	01:08
B308:00						00	
		6 70	00			-	00:01
B310:01	00	00	00	00	00	00	01:02
B318:00	00	00	00	01	01	01	01:04
B320:01	01	00	00	99	01	00	00:03
B328:00	00	00	01	00	00	00	00:01
B330:00		01	91		00		
B338:01	01	01	01	01	00	00	00:05
B340:01	01	91	01	01	01	01	01:08
B348:01		01	01				
				01			01:08
B350:00		01	01	01	01	01	01:06
B358:00	00	01	01		01		
B360:01		01	01		91	01	01:08
B368:01	01	01	00	00	00	01	01:05
B370:01	01	00	00		01		01:05
B378:01	01	01	01	01	01	01	01:08
Sum: ØA	00	an	an	00	ØA.	an	0C:51
DUIL OH	07	OB	OH	07	OH	MA	ec: 51
B380:01	01	01	01	01	01	00	00:06
B388:00			01				
		01				99	
B390:01	01	01	01	01	01	01	01:08
B398:01	01	01	01	01	01	01	01:08
					200		
B3A0:01	01	00	99		01	01	01:06
B3A8:00	00	01	01	01	01	01	01:06
B3B0:01	01	01	01	01	01	01	01:08
Control of the Contro							
B3B8:01	01	01	01	01			01:06
B3C0:01	01	01	00	00	01	01	01:06
B3C8:01	01	01	01	01			
					01	01	01:08
B3D0:01	01	01	01	01	01	01	01:08
B3D8:00	00	00	00	00	00	00	00:00
B3E0:01		01		01			
						01	01:08
B3E8:01	01	01	01	01	01	01	01:08
B3F0:01	01	01	00	00	00	00	00:03
B3F8:00							
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	00	99	01	01	01	01	01:05
Sum: 00	OD	OD	OC.	OD.	OC	ØB	9C:62
		3.00		-			OCCUL
B400:01	01	01	01	01	01	01	01:08
							01:08
B408:01	01	01	01	01	01	01	01:08
	01 01	01 01			01		
B408:01	01	01 01	01	01 01	01 01	Ø1 Ø1	01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01 01 01	01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01	01 01 01 01 01	01 01 01 01 01	01 01 01 01 01	01 01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01 01	01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01	01 01 01 01 01 01 01	91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01 B440:01	01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01	01 01 01 01 01 01 01	91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B438:01 B438:01 B440:01 B448:00	91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01 B448:00 B450:01	91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 91 91 91 91 90 91	01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01	91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 00 00 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 00:06
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01 B440:01 B448:00 B450:01 B458:01	01 01 01 01 01 01 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 90 91	01 01 01 01 01 01 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01	01 01 01 01 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01 B448:00 B450:01	01 01 01 01 01 01 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 90 91	01 01 01 01 01 01 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01	91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 91 91 99 99 91	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06
B408:01 B410:01 B418:01 B420:01 B428:01 B430:01 B438:01 B440:01 B448:00 B450:01 B458:01 B460:00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 90 91 99	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	91 91 91 91 91 91 91 91 91 90	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 00:06 00:06 01:04 01:06
B408: 01 B410: 01 B410: 01 B420: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B448: 00 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B468: 01	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 99 99	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	91 91 91 91 91 91 91 91 90 91	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 01:06 01:08
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B420: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B460: 00 B468: 01 B470: 00	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 99 91	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 91 90 91 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 00:00
B408: 01 B410: 01 B410: 01 B420: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B448: 00 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B468: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 99 99	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 91 90 91 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 00:00
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B420: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B460: 00 B468: 01 B470: 00	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 99 91	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 91 90 91 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 01:06 01:08
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B420: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B460: 00 B470: 00 B478: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 00:00 01:08 01:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B430: 01 B440: 01 B448: 00 B450: 01 B450: 01 B468: 01 B468: 01 B470: 00 B478: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 99 91	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 00:00
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B420: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B460: 00 B470: 00 B478: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 00:00 01:08 01:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B460: 00 B468: 01 B470: 00 B478: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 00	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:08 01:04 01:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B420: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B450: 00 B478: 01 Sum: 0D	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	91 91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:04 00:06 01:04 01:04 01:06 01:09 01:08 01:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 Sum: 0D B488: 00 B488: 00 B488: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:04 01:04 01:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B420: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B450: 00 B478: 01 Sum: 0D	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:04 01:06 01:04 01:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B448: 00 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 Sum: 0D B488: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:04 01:06 01:04 01:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B430: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B460: 00 B478: 01 Sum: 0D B488: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01	01 01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 91	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:08 01:04 01:04 01:04 00:64
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00	91 91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 91 90 91 91 91	01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:06 01:06 01:06 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B430: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B460: 00 B478: 01 Sum: 0D B488: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01	91 91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 91 90 91 91 91	01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:06 01:06 01:06 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B40: 01 B40: 01 B40: 01 B40: 01 B40: 01	91 91 91 91 91 91 91 99 91 90 91 90 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 01:06 01:06 01:06 01:06 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:09 00:09 00:09 00:09
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B478: 01 Sum: 0D B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B4A0: 01 B4A0: 01 B4A0: 01 B4A0: 01 B4A0: 01	91 91 91 91 91 91 91 99 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 91 91	01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:04 01:04 01:06 00:00 01:06 01:04 01:04 01:04 00:03 00:04 00:03 00:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B438: 01 B448: 00 B458: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B470: 00 B488: 01 B470: 00 B488: 01 B470: 00 B498: 01 B470: 00 B498: 01 B470: 00 B498: 01 B480: 00 B498: 01 B480: 00 B498: 01 B480: 00 B498: 01 B480: 00 B488: 00 B488: 00 B488: 00 B488: 00	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B478: 01 Sum: 0D B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B4A0: 01 B4A0: 01 B4A0: 01 B4A0: 01 B4A0: 01	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B470: 00 B478: 01 B470: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 01:06 01:06 01:06 01:06 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:03 00:04 00:04 00:04 00:05 00:06
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B458: 01 B478: 00 B478: 01 B478: 00 B488: 01 B478: 00 B488: 01 B478: 01 B480: 00 B488: 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:04 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:05 00:02 00:02 00:05
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B430: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B488: 00 B488: 00 B40: 00	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 01:04 00:00 01:04 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B430: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B488: 00 B488: 00 B40: 00	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 01:04 00:00 01:04 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B458: 01 B470: 00 B478: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B400: 00 B400: 00	91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 01 01	91 91 91 91 91 90 90 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:04 00:03 00:04 00:04 00:04 00:05 01:06 00:02 01:06 00:01 01:06 00:01 01:06 00:01 01:06 00:01 01:06 00:01 01:06
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B458: 01 B470: 00 B478: 01 B470: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B480: 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 00 00 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:00 01:04 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B458: 01 B470: 00 B478: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B400: 00 B400: 00	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 00 00 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:00 01:04 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 01 B470: 00 B478: 01 B470: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 00 B488: 00 B48	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 90 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 00:00 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:05 00:05 00:02 00:02 00:02 00:02 00:02 00:02
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B438: 01 B448: 00 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B480: 00 B498: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 00 B48	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:04 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:05 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 01 B450: 00 B450: 01 B470: 00 B478: 01 B470: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 01 B488: 00 B488: 00 B48	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 01 0	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:04 00:00 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:05 00:05 00:02 00:02 00:02 00:02 00:02 00:02
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B438: 01 B438: 01 B438: 01 B448: 00 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 B470: 00 B478: 01 B480: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B480: 00 B498: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 01 B480: 00 B488: 00 B48	91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:04 01:06 00:00 01:04 01:04 00:04 00:04 00:04 00:04 00:05 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06 00:06
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B458: 01 B478: 01 B478: 01 B478: 01 B478: 01 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B400: 01 B400: 00	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B438: 01 B448: 00 B450: 01 B458: 01 B460: 00 B478: 01 B478: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B498: 00	91 91 91 91 91 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 00:06 01:06 01:06 01:04 01:04 00:09 01:04 00:09 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01
B408: 01 B410: 01 B418: 01 B428: 01 B428: 01 B430: 01 B438: 01 B440: 01 B458: 01 B458: 01 B458: 01 B478: 01 B478: 01 B478: 01 B478: 01 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B488: 01 B490: 00 B498: 01 B490: 00 B400: 01 B400: 00	91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 0	91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 00	01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 01:04 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01 00:01



リスト2 GUM																								
	1 GUI	VI W	ORL	D .	マシ	ン語リス	1						•							1.1				
B500:01 01	1 01	00	00	01	01	00:05	B758: 6	31	01	01	01	01	01	01	01:08	B998: 0	0	91	01	00	00	01	01	00:04
B508:00 01															01:06	B9A0: 0								
B510:01 01															00:03	B9A8: 6								
															00:00	B9B0: 6								
B518:01 01																B9B8: 6	4	0.4	00	00	00	00	00	01.03
B520:01 01															00:00	B9C0:0	4	31	01	01	01	00	aa	00:05
B528:01 01																B9C8: 6								
B530:01-01							Sum: 6	9C	ØB.	ØB.	OB	ØA.	OB	OB	0A:57									
B538:00 00	0 00	01	01	00	00	00:02																		00:03
B540:01 01	1 01	01	01	01	01	01:08									00:06									01:07
B548:00 00	0 01	01	01	01	01	01:06	B788:	90	00	00	01	01	01	01	01:05									01:02
B550:01 01	1 00	00	00	00	01	01:04	B790:0	01	01	01	01	01	01	01	01:08									01:06
B558:00 00							B798:	01	01	00	00	01	01	01	01:06									01:08
B560:01 01							B7A0:	01	01	01	00	00	00	00	01:04	B9F8: 0	1	01	01	01	01	01	01	01:08
B568:01 01															01:08									
B570:01 01															01:06	Sum: 6	8	08	08	ØA.	08	08	09	08:43
B578:01 0:															00:07									
5575.01	-														01:05	BA00:0	1	01	01	01	01	01	01	00:07
Sum: 0C 0I															01:08									00:00
Sum: OC OL	000	VII	VD	OD	ver.	OHILOO									01:06									01:07
DEED 04 04			0.1	01	00	00.04									01:04									00:04
B580:01 01															01:08									00:00
B588:00 00																								01:04
B590:00 00															01:06									
B598:01 00															00:07									00:07
B5A0:00 00															01:05									01:02
B5A8:01 01															Control of the Control									01:06
B5B0:01 01							Sum:	9B	0C	0C	0C	ØD	ØD.	ØD.	0D:63									01:08
B5B8:01 01	1 00	00	00	00	01	01:04																		01:04
B5C0:01 01	1 01	01	01	01	01	01:08									00:06									00:03
B5C8:00 00							B808:	01	01	01	01	01	01	01	01:08									00:00
B5D0:00 01															01:04	BA68: 6	90	00	00	00	00	00	00	01:01
B5D8:01 01															01:08	BA70:0	10	00	01	00	00	01	01	00:03
B5E0:01 0:															01:06	BA78:	00	01	00	00	00	00	00	00:01
B5E8:01 0:	1 00	00	00	00	00	00:02									00:07									
B5F0:00 00															01:05	Sum: 0	16	07	97	97	08	97	08	07:39
B5F8:01-0:								-							01:06									
B3F8:01. 0.															01:08	BA80 - 0	101	aa	00	00	99	99	00	00:00
															01:04			50		(2.2)		0.0		00:02
Sum: 0A 0	H OH	OB	OH	ЮН	OD	OH: JZ									00:07									00:04
						00 00																		
B600:00 00															00:02									01:08
B608:00 00															00:03									99:96
B610:01 0:															01:05									01:04
B618:01 0	1 01	01	00	00	01	01:06									00:04									01:06
B620:01 0							B878:	00	00	00	00	00	00	00	01:01									01:08
B628:01 0	1 01	01	01	01	01	01:08																		01:04
B630:01 0	1 01	01	01	01	01	00:07	Sum:	ØB.	ØB.	ØA.	ØA.	0B	ØB.	0A	0A:54									01:04
B638:00 0	1 01	00	00	01	01	01:05									***									01:08
B640:00 00							B880:	01	01	01	00	00	00	00	01:04									00:02
B648:01 0															01:06	BAE0:	90	01	01	00	00	01	01	00:04
B650:01 0															01:06									01:07
B658:01 0															00:05	BAF0:	1	01	01	01	00	00	00	00:04
B660:00 0															01:05	BAF8:	30	00	00	00	01	01	00	00:02
B668:00 0															01:04									
		CACA													01:06	11								08:49
D/70-00 0	0 00			0.1													25.5	~ /	~ /	~11	~ ,	A.11	-	
B670:00 0		01	01					01				CACA				The state of the s							01	01.04
B678:00 0	00 00	01 00	01 00	00	00			A 4					00		01:05	DRAG.	4.1	Ca 1	CACA	00	011	01		
B678:00 0	99	01 00	01 00	99	00		B8C0:		01	01	00	00	00 01	01	00:05	BB00:								00.04
B678:00 0	99	01 00	01 00	99	00		B8C0:	00	01 01	01 01	00 01	00 01	00 01 01	01 00	00:05 00:05	BB08:	31	01	01	01	01	01	00	00:06
B678:00 0	9 99	01 00 09	01 00 0A	00 09	00 08	08:46	B8C0: B8C8: B8D0:	00 01	01 01 01	01 01 01	00 01 01	00 01 01	00 01 01 01	01 00 01	00:05 00:05 00:07	BB08:0	91	01 00	01 01	01 01	Ø1 Ø1	01 01	00 01	01:06
B678:00 0 Sum: 08 0 B680:00 0	9 99	01 00 09	01 00 0A	99 99	00 08 00	08:46	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8:	00 01 00	01 01 01 01	01 01 01 01	00 01 01 01	00 01 01 01	00 01 01 01 01	01 00 01 00	00:05 00:05 00:07 00:05	BB08:0 BB10:0	91	01 00 00	01 01 00	01 01 01	01 01 01	01 01 00	00 01 00	01:06 00:03
B678:00 0 Sum: 08 0 B680:00 0 B688:00 0	0 00 19 09 10 00	01 00 09 09 00	01 00 0A 00 00	00 09 00 00	00 08 00 01	08:46 00:00 01:02	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0:	00 01 00 00	01 01 01 01 00	01 01 01 01 00	00 01 01 01 00	00 01 01 01 01	00 01 01 01 01 01	01 00 01 00 01	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04	BB08:0 BB10:0 BB18:0	91	01 00 00 01	01 01 00 01	01 01 01 01	01 01 01 01	01 01 00 01	00 01 00 01	01:06 00:03 01:08
B478:00 0 Sum: 08 0 B480:00 0 B488:00 0 B490:01 0	9 99 9 99 9 99 9 99 9 99	91 99 99 99 99 91	01 00 0A 00 00 01	99 99 99 99 91	00 08 00 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8:	00 01 00 00 01	01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 00	00 01 01 01 00 00	00 01 01 01 01 00	00 01 01 01 01 01	01 00 01 00 01 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:0	91 91 91	01 00 00 01 00	01 01 00 01 00	01 01 01 01 00	01 01 01 01 01	01 01 00 01 01	00 01 00 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04
B678:00 0 Sum: 08 0 B680:00 0 B688:00 0 B690:01 0 B698:01 0	9 99 9 99 9 99 9 99 9 99 91 91 91 91	01 00 09 00 00 01 01	01 00 0A 00 00 01 01	99 99 99 90 91 91	00 08 00 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0:	00 01 00 00 01 00	01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 00 00	00 01 01 01 00 00	00 01 01 01 01 00 00	00 01 01 01 01 01 00	01 00 01 00 01 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:0 BB28:0 BB30:0	91 91 91 90	91 99 99 91 99	01 01 00 01 00 01	01 01 01 01 00 01	01 01 01 01 01 01	01 00 01 01 01 00	00 01 00 01 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06
B678:00 0 Sum: 08 0 B680:00 0 B688:00 0 B670:01 0 B698:01 0 B6A0:01 0	9 99 9 99 9 99 9 99 9 99 9 91 91 91 91 91	01 00 09 00 00 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01	99 99 99 90 91 91	00 08 00 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8:	00 01 00 00 01 00	01 01 01 01 00 00 00	01 01 01 01 00 00 00	00 01 01 01 00 00 00	00 01 01 01 01 00 00	00 01 01 01 01 00 00	01 00 01 00 01 00 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01	BB08:0 BB18:0 BB18:0 BB28:0 BB38:0 BB38:0	91 90 91 91 90 91	01 00 00 01 00 01 00	01 00 01 00 01 00	01 01 01 01 00 01 00	01 01 01 01 01 00 01	01 00 01 01 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B688:00 0 B670:01 0 B678:01 0 B640:01 0 B6A8:01 0	9 99 9 99 9 99 9 99 9 99 91 91 91 91 91 91	01 00 09 00 00 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01	00 09 00 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8:	00 01 00 00 01 00 00	01 01 01 01 00 00 00	01 01 01 01 00 00 00	00 01 01 01 00 00 00	90 91 91 91 91 90 90	90 91 91 91 91 99 99	01 00 01 00 01 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:0 BB28:0 BB30:0 BB38:0 BB40:0	91 90 91 90 91 90 91	01 00 00 01 00 01 00	01 01 00 01 00 01 00	01 01 01 01 00 01 00	01 01 01 01 01 00 01	01 01 00 01 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 00 01 01 01 01	01 00 0A 00 01 01 01 01	99 99 99 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8:	00 01 00 00 01 00 00	01 01 01 01 00 00 00	01 01 01 01 00 00 00	00 01 01 01 00 00 00	90 91 91 91 91 90 90	90 91 91 91 91 99 99	01 00 01 00 01 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:0 BB28:0 BB30:0 BB38:0 BB40:0 BB48:0	01 00 01 01 00 01 00 01	01 00 00 01 00 01 00 01	01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 01 01 00 01 00	01 00 01 01 01 00 01 00	00 01 00 01 01 01 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04 00:07
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B679:01 0 B678:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01	00 00 00 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8:	00 01 00 00 01 00 00 	01 01 01 00 00 00 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 91 99 99 99 99	00 01 01 01 00 00 00	99 91 91 91 91 99 99	01 00 01 00 01 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01	BB08: BB10: BB18: BB20: BB28: BB30: BB38: BB40: BB48: BB50:	91 90 91 90 91 90 91	01 00 00 01 00 01 00 01 01	01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 01 01 00 01 00 00 00 01	01 01 01 01 01 00 01 00	01 00 01 01 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04 00:07 00:02
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01	00 00 00 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8:	00 01 00 00 01 00 00 	01 01 01 00 00 00 00	01 01 01 00 00 00 00	99 91 91 99 99 99 99	00 01 01 01 00 00 00	99 91 91 91 91 99 99	01 00 01 00 01 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00	BB08:0 BB18:0 BB20:1 BB28:0 BB30:0 BB38:0 BB40:1 BB48:1 BB50:0 BB58:0	91 90 91 90 91 90 91 90 91	01 00 00 01 00 01 00 01 01 00	01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	01 01 01 00 01 00 00 01 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B6A0:01 0 B68:01 0 B6B8:01 0 B6C0:01 0 B6C8:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01	99 99 99 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01 01 00 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8: Sum: B900: B908:	00 01 00 00 01 00 00 00 08	01 01 01 00 00 00 00	01 01 01 00 00 00 00	00 01 01 00 00 00 00 00	00 01 01 01 00 00 00 00	99 91 91 91 99 99 99	01 00 01 00 01 00 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:1 BB30:0 BB38:0 BB40:0 BB48:1 BB50:0 BB58:0 BB60:0	91 90 91 90 91 90 91 90 91	01 00 01 00 01 00 01 01 00 01	01 00 01 00 01 00 01 00 01 01 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01	01 01 01 01 00 01 00 01 00 00	01 00 01 01 00 01 00 01 00 00	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08
B678:00 0 Sum: 08 0 B680:00 0 B698:00 0 B698:01 0 B6A0:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0 B6C0:01 0 B6C8:01 0 B6C8:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 01 00 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8: Sum: B900: B908:	00 01 00 00 01 00 00 00 08	01 01 01 00 00 00 00	01 01 01 00 00 00 00	00 01 01 00 00 00 00 00	00 01 01 01 00 00 00 00	99 91 91 91 99 99 99	01 00 01 00 01 00 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45	BB08:0 BB10:0 BB20:0 BB30:0 BB30:0 BB30:0 BB40:0 BB48:0 BB50:0 BB50:0 BB60:0 BB60:0	91 90 91 91 90 91 90 91 90 91	01 00 01 00 01 00 01 01 00 01	01 00 01 00 01 00 01 00 01 01 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B6A0:01 0 B68:01 0 B6B8:01 0 B6C0:01 0 B6C8:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8E8: B8F0: B8F8: 	99 91 99 91 99 98 91 99	01 01 01 00 00 00 00 00	01 01 01 00 00 00 00	00 01 01 00 00 00 00 00	00 01 01 01 00 00 00 00	00 01 01 01 01 00 00 00 00	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:0 BB30:0 BB30:0 BB48:0 BB48:0 BB50:0 BB58:0 BB60:0 BB60:0	31 300 301 301 300 301 301 301 301 301	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 01	01 00 01 00 01 00 01 01 01 01 00	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 01:04 00:07 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02
B678:00 0 Sum: 08 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0 B6B8:01 0 B6C8:01 0 B6C8:01 0 B6D8:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:06 01:08 00:06	B8C0: B8C8: B8D0: B8E0: B8E0: B8F0: B8F8: Sum: B900: B908: B910: B918:	90 91 90 90 91 90 90 98 91 90 90	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01	00 01 01 01 00 00 00 00	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 01 00 01 00 00 00 09 00 00 01 01	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:04 00:00 01:02 01:08	BB08:0 BB10:0 BB18:0 BB20:0 BB30:0 BB30:0 BB48:0 BB48:0 BB50:0 BB58:0 BB60:0 BB60:0	31 300 301 301 300 301 301 301 301 301	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 01	01 00 01 00 01 00 01 01 01 01 00	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B670:01 0 B678:01 0 B688:01 0 B688:01 0 B688:01 0 B6C8:01 0 B6C8:01 0 B6D0:01 0 B6D0:01 0 B6D0:01 0 B6D0:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8E8: B8E0: B8F0: B8F8: Sum: B900: B908: B918: B918: B918:	00 01 00 01 00 00 00 00 08 01 00 01 00 01	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01	00:05 00:05 00:07 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 	BB08: BB10: BB18: BB20: BB30: BB38: BB40: BB40: BB50: BB50: BB60: BB60: BB60: BB60: BB70:	331 330 331 331 333 331 331 331 331 331	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 01 01	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 00 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 00 00 01 00 00	01:04 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02 00:00 01:06
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B68:01 0 B68:01 0 B60:01 0 B60:01 0 B60:01 0 B60:01 0 B60:01 0 B60:01 0 B60:01 0 B60:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 07 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 00 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D0: B8E0: B8F0: B8F0: B8F8: B9F0: B900: B910: B910: B910: B920: B920:	00 01 00 00 01 00 00 00 08 01 00 01 01	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01	91 91 91 99 99 99 90 91 91 91	00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	91 99 91 99 99 99 99 91 91 91	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08	BB08: BB10: BB18: BB20: BB30: BB38: BB40: BB40: BB50: BB50: BB60: BB60: BB60: BB60: BB70:	331 330 331 331 333 331 331 331 331 331	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 01 01	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 00 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 00 00 01 00 00	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 01:04 00:07 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02
B678:00 0 Sum: 08 0 B680:00 0 B698:01 0 B640:01 0 B648:01 0 B688:01 0 B60:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 07 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F0: B8F8: Sum: B900: B910: B910: B918: B920: B928: B930:	00 01 00 00 01 00 00 00 01 00 01 01 01	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	90 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08	BB08: BB10: BB18: BB20: BB30: BB38: BB40: BB40: BB50: BB50: BB60: BB60: BB60: BB60: BB70:	331 330 331 331 333 331 331 331 331 331	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 01 01	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 00 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 00	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 00 00 01 00 00	01:04 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02 00:00
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B679:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B68:01 0 B68:01 0 B68:01 0 B60:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D0: B8E0: B8F0: B8F0: B9F0: B900: B900: B910: B910: B918: B920: B928: B930: B930:	00 01 00 00 01 00 00 00 00 01 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB38: BB40: BB48: BB58: BB60: BB68: BB70: BB70: BB78:	331 330 331 330 331 330 331 331 331 331	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 01	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02 00:00 01:06
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B688:01 0 B688:01 0 B688:01 0 B60:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8F0: B8F0: B8F8: Sum: B900: B918: B910: B918: B920: B928: B930: B938: B940:	00 01 00 00 01 00 00 00 01 00 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:04 00:04 00:04 00:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB10: BB18: BB28: BB28: BB30: BB40: BB40: BB58: BB58: BB60: BB78: Sum:	991 991 991 991 999 991 999 999 999 999	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 0	01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02 00:00 01:06
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B679:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B68:01 0 B68:01 0 B68:01 0 B60:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F0: B8F8: Sum: B900: B918: B910: B918: B920: B938: B938: B940: B940: B940:	00 01 00 00 01 00 00 00 00 01 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB29: BB28: BB38: BB40: BB50: BB58: BB68: BB70: BB78: BB78: BB88:	991 991 991 991 991 991 991 991 990	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 01 00 00	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 0	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 0	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:02 00:00 01:06
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0 B6B8:01 0 B6C8:01 0 B6D0:01 0 B6D0:01 0 B6D0:01 0 B6E8:01 0 B6F8:00 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 09 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:05 01:05 01:05	B8C0: B8C8: B8D8: B8D8: B8F0: B8F0: B8F8: Sum: B900: B908: B910: B918: B920: B930: B938: B940: B948: B940: B948:	00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 07:45 00:04 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB38: BB40: BB40: BB50: BB60: BB70: BB70: BB70: BB70: BB78:	991 991 991 991 991 991 991 991 991 990 990	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 01 00 00	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 0	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 0	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	01 01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	91:96 90:03 91:08 91:04 91:04 91:04 90:07 90:02 90:04 90:04 90:06 90:06 90:06 90:06 90:06 90:06
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B679:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B68:01 0 B68:01 0 B60:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	99 99 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01 00 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: Sum: B900: B910: B918: B920: B928: B930: B948: B948: B958:	00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:05 01:04 00:04 00:04 00:04 00:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB10: BB18: BB20: BB28: BB38: BB40: BB48: BB50: BB68: BB70: Sum: BB80: BB80: BB80: BB90: BB80: BB90: BB80: BB90:	991 990 991 991 991 991 991 990 990 991	01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 00 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01	91 91 90 91 91 90 91 90 91 97 91 99 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:06 00:03 01:08 01:08 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 00:09 00:00 01:06
B678:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B608:01 0	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90	00 08 00 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01 00 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B8F8: B900: B918: B910: B918: B920: B938: B930: B948: B940: B948: B950: B958:	00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB38: BB40: BB58: BB58: BB70: BB78: BB80: BB88: BB99: BB88: BB99:	991 990 991 991 991 991 991 990 991 991	01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 0	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 01 01 0	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01	91 91 90 91 91 90 91 90 91 90 91 90 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:02 00:00 01:06 00:06 00:06 00:06 00:06 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0 B708:01 0 B708:01 0 B708:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 0	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01 00 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:05 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D8: B8D8: B8E0: B8F8: B970: B9708: B920: B938: B940: B948: B950: B958: B960:	90 91 90 90 91 90 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB29: BB28: BB49: BB48: BB48: BB48: BB68: BB70: BB78: BB89: BB89: BB89: BB89: BB89: BB89: BB88: BB99: BB88: BB88: BB88: BB89:	991 990 991 991 991 991 991 991 991 991	91 90 90 91 90 91 90 91 91 90 90 91 90 90 91	01 01 00 01 00 01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 91 90 91 90 91 90 91 99 91 99 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 00:07 00:02 00:04 01:06 00:00 01:06 00:00 01:06 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B68:01 0 B688:01 0 B688:01 0 B608:01 0 B6708:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 0A 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	99 99 90 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 00 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:06 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F0: B8F0: B970: B900: B910: B918: B920: B928: B940: B948: B950: B958: B968: B968:	90 91 90 90 91 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:05 01:04 00:00 01:01 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB10: BB18: BB20: BB28: BB38: BB40: BB48: BB40: BB60: BB70: BB70: BB70: BB70: BB70: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90: BB90:	991 990 991 991 990 991 991 990 990 991 991	91 90 90 91 90 91 91 91 91 90 90 91 90 90 91 90 90 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 90 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 00:00 01:06 00:00 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B678:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B688:01 0 B688:01 0 B608:01 0 B678:01 0 B708:01 0 B708:01 0 B718:00 0	99 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 0	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B970: B918: B928: B930: B948: B948: B958: B948: B958: B958: B960: B978:	90 91 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 91	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	01 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:03 00:03	BB08: BB18: BB18: BB29: BB28: BB38: BB40: BB58: BB58: BB70: BB78: BB88: BB99: BB88: BB99: BB88: BB99: BB88: BB88: BB99: BB88: BB88: BB88: BB88: BB88: BB88:	991 990 991 991 991 991 991 991 991	91 99 99 91 99 91 90 91 90 91 99 99 91 99 91 91 91 91 91	01 01 00 01 00 01 00 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:06 00:07 00:02 00:04 01:08 00:00 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B648:01 0 B68:01 0 B69:01 0 B70:01 0 B70:01 0 B70:01 0 B718:00 0 B728:01 0 B728:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 07 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:05 01:06 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B8F0: B970: B900: B918: B920: B938: B930: B938: B940: B948: B950: B948: B960: B968: B970: B978:	90 91 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	99 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	91 99 91 99 99 99 99 99 91 91 91 91 91 9	00:05 00:05 00:05 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB29: BB28: BB40: BB48: BB40: BB58: BB40: BB70: BB78: BB80:	91 990 991 991 991 991 991 991 991 991	91 90 90 91 90 91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91	01 01 00 01 00 01 00 01 01 00 01 01 00 01 01	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 91 90 91 90 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 00:02 00:04 01:08 00:00 01:06 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B6A8:01 0 B6A8:01 0 B6B8:01 0 B6C8:01 0 B708:01 0 B708:01 0 B710:01 0 B720:01 0 B720:01 0 B720:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	99 99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:06 01:06 01:06 01:05 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B8F0: B970: B900: B918: B920: B938: B930: B938: B940: B948: B950: B948: B960: B968: B970: B978:	90 91 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	99 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 0	91 99 91 99 99 99 99 99 91 91 91 91 91 9	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 00:03 00:03	BB08: BB18: BB18: BB18: BB28: BB28: BB40: BB50: BB50: BB60: BB78: BB00: BB98: BB90: BB80:	91 990 991 991 991 991 991 991 991 991	01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 01 00 00	91 91 90 91 90 91 90 91 91 90 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 01 00 01 01 00 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 91 91 90 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 01 01	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 00:02 00:00 00:06 00:06 00:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B670:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B680:01 0 B700:01 0 B700:01 0 B710:01 0 B710:01 0 B720:01 0 B720:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	99 99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:06 01:06 01:06 01:05 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B8F0: B9700: B918: B920: B928: B930: B948: B940: B948: B950: B958: B960: B978:	00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 0	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	99 91 91 90 99 99 90 90 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	91 99 91 99 90 90 90 90 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:04 00:04 00:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB29: BB38: BB38: BB40: BB58: BB70: BB78: BB48: BB70: BB88: BB90: BB88: BB90: BB88: BB00: BB88: BB00: BB88: BB00: BB88: BB00: BB88: BB00:	91 990 991 991 991 991 991 991 991 991	01 00 00 01 00 01 00 01 01 00 00 01 00 00	91 91 90 91 90 91 90 91 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 01 00 01 01 01 00 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:04 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 00:00 01:08 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B678:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B688:01 0 B678:01 0 B678:01 0 B778:01 0 B778:01 0 B778:01 0 B738:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 09 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 00 00 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 0	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B8F0: B9700: B918: B920: B928: B930: B948: B940: B948: B950: B958: B960: B978:	00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 0	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	99 91 91 90 99 99 90 90 91 91 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	91 99 91 99 90 90 90 90 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00:05 00:05 00:05 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB29: BB28: BB40: BB40: BB50: BB58: BB40: BB70: BB78: BB68: BB90: BB80:	91 990 991 991 991 991 991 991 991 991	91 90 90 91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 01 00 01 01 01 00 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 01	91 91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 00 00 0	01:06 00:03 01:08 01:04 01:06 01:04 00:07 00:02 00:04 01:06 00:00 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B688:01 0 B608:01 0 B708:01 0 B738:01 0 B738:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	91 99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	00 08 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B8F0: B8F8: B900: B918: B908: B918: B920: B938: B930: B938: B948: B950: B948: B950: B948: B970: B948: B970: B978:	00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	90 91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	91 99 91 99 90 90 90 90 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:04 00:04 00:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB40: BB38: BB40: BB58: BB40: BB70: BB70: BB70: BB70: BB80: BB90: BB90: BB80:	91 999 991 991 991 991 991 991 991 991	91 90 90 91 90 91 90 91 90 90 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 90 91 90 91 91 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 0	91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 01 01 0	01:06 00:03 01:08 01:08 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:06 00:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B608:01 0 B678:01 0 B708:01 0 B718:01 0 B738:01 0 B738:01 0 B748:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	99 99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:08	B8C0: B8C8: B8D8: B8D8: B8E0: B8F8: BF70: B970: B918: B920: B938: B940: B948: B958: B970: B978: Sum: B988:	90 91 90 90 91 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 0	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	90 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	91 99 91 99 99 99 90 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB40: BB38: BB40: BB58: BB40: BB70: BB70: BB70: BB70: BB80: BB90: BB90: BB80:	91 999 991 991 991 991 991 991 991 991	91 90 90 91 90 91 90 91 90 90 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 90 91 90 91 91 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 0	91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 01 01 0	01:06 00:03 01:08 01:04 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:00 01:06 01:06 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B688:01 0 B608:01 0 B708:01 0 B738:01 0 B738:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	99 99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 00 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:05 01:08	B8C0: B8C8: B8D8: B8D8: B8E0: B8F8: BF70: B970: B918: B920: B938: B940: B948: B958: B970: B978: Sum: B988:	90 91 90 90 91 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 0	91 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	90 91 91 90 90 90 90 90 91 91 91 91 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0	00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 0	91 99 91 99 99 99 90 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB40: BB38: BB40: BB58: BB40: BB70: BB70: BB70: BB70: BB80: BB90: BB90: BB80:	91 999 991 991 991 991 991 991 991 991	91 90 90 91 90 91 90 91 90 90 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 90 91 90 91 91 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 01 00 01 01	01 01 01 01 01 00 01 00 01 00 01 01 01 0	91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 00 01 01 01 01 01 00 00 01 01 01 0	01:06 00:03 01:08 01:08 01:04 01:04 00:07 00:02 00:04 01:08 00:06 00:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08
B678:00 0 B688:00 0 B688:00 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B698:01 0 B608:01 0 B678:01 0 B708:01 0 B718:01 0 B738:01 0 B738:01 0 B748:01 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	99 99 99 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 08 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01	08:46 00:00 01:02 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	B8C0: B8C8: B8D0: B8D8: B8E0: B8F8: B9700: B918: B928: B930: B948: B948: B948: B958: B970: B978: Sym:	90 91 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 90 91 90 91 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 0	01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 0	00 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00	00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0	99 91 91 91 91 99 99 99 99 99 99	91 90 91 90 90 90 90 90 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	00:05 00:05 00:05 00:07 00:05 01:04 00:01 00:00 01:01 09:45 00:04 00:00 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08	BB08: BB18: BB18: BB28: BB28: BB40: BB58: BB40: BB58: BB60: BB78: BB78: BB80:	91 90 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	91 90 90 91 90 91 90 91 90 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 90 90 91 90 91 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	91 91 91 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	01 01 01 01 01 00 01 00 00 01 00 00 01 00 01 01	91 91 90 91 90 91 90 91 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	00 01 01 01 00 00 00 01 01 01 01 01 01 0	01:06 00:03 01:08 01:08 01:04 01:06 01:06 00:02 00:02 00:06 00:06 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08

Sum: 09 08 09 0A 0D 0C 0A 0A:51

00:04

01:05

01:08

00:07

01:08

BD80:01 01 01 01 01:06 BD88:01 00 00 00:04 BD90:01 01 01 01:08 BD98:01 00:05 BDA0:00 01:05 BDA8:00 01:02 BDB0:01 01:08 BDB8:00 01:02 BDC0:01 00:04 BDC8: 00 01:07 BDD0:01 00:05 BDD8:00 01:07 BDE0:01 01:06 BDE8: 01 00:06 BDF0:00 00:00 BDF8:00 00 00:00 Sum: 09 0B 09 09 09 09 0A 09:4B

BE00:01 BE08:01 00 00 00 00 00 00:01 BE10:00 00:00 BE18:00 00 00 99 99 00:00 BE20:00 01:02 BE28:01 01:08 BE30:01 01:08 BE38:01 01 01 01:08 BE40:01 01 FF FF FF FF:FE

Sum: 06 05 03 03 04 04 04 04:21

C480

00:06

01 01 01 01:06

01:06

00:02

BD50:00

BD58:01

BD60:01

BD68:00

01:03

BD70:01 00 00

BD78:01 01

0000000000001413D:7F

水上秀樹

BC98:01

BCA0:00

BCA8: 01

BCB0: 01

このルーチンは、今度作る予定のアドベ ンチャーゲーム用に作ったものです。P C-1250シリーズに対応します.

刀万压

マシン語はPiO'84年10月号の簡易モニ タなど使って、間違いのないように入力し ます。もしかすると暴走するので、テープ にセーブ (CSAVE M"ファイル名"; &C3D O. &C5AF) Lat.

次に試しにリスト2を入力します。 RUNすると何かメッセージが表示される ハズです。もし暴走したら、もう一度& C3D0~&C477までを確認してください.

表亦万法

自分でカナを表示させるには、まず BASICでDIM Z\$(O) *24でZ\$(0)を確保 しておきます。そして、Z\$(0)に表を見な がら表示したいカナに対する文字や記号を 入れ, &C3D0をコールするとカナが表示 されます

また、このルーチンはBASICエリアの 後ろの方を使っているので、BASICは、 MEM-512バイトしか使えなくなります。 もし、そのバイト数を越えたらRUNした BASICプログラムは暴走するので、気を 付けてください。

なお, 配列変数はZ\$(0)以外確保しない でください.

■ リスト1 カナ文字表示ルーチンマシン語リスト

C3D0	86023CDB5002F8DB:C4
C3D8	10C3E202C352000B:D7
C3E0	10C5B757DA10C3E2:72
C3E8	574352DA78C42F78:A9
	C46002043425272F:D9
	03412B1B86023FDB:2C
C400	10C40A02CF52000B:0C
C408	10C5C357DA10C40A:A7
C410	574352BA78C42F78:A9

C418 C46002043425262F: D8

C420 03412B1BFD2310C5:7F

B8020000181F3775:9D 122A040200377505:F3 C438 2A0474053775072A:84 C440 04740B3775022A04:5F C448 740C37751A2A0474:E8 C450 163775122A947422:98 37751F2A04743C37:E0 DA840280DB5002C4:D1 C468 DB020434042F02DA: 24 C470 43DA2B0A37000000:89 C478 00000000000000000:00

表 対応表

カナ・	.対応する 文字記号	カナ・	対応する 文字記号	カナ・	.対応する 文字記号
ア	?	+	^	ル	Н
1	!	HE H	0	L	1 5
ゥ	#	¥	1	п	J
I	%	*	2	7	K
オ	\$	1	3	9	L
カ、	π	1	4	2	M
+	√	E	5	(濁音)	N
2	,	7	6	(半濁音)	0
4	;	^	7	(句点)	Р
		亦	8	(読点)	Q
サ	&	7	9		R
- 2	(ŧ		?	S
.)	4	E	6 10 16	Т
t	>	*	Α	ッ	Ü
y	<	ŧ	В	а	V
9	=	ヤ	С	2	W
チ	+	ı	D.		
ッ	-	113	E		
7	*	5	F		
F	1	IJ	G	9	

C488 090710087C020106:AD C490 0243221E42427E42:C9 C498 4222120A7F02423F:82 C4A0 02423E12127F1212:49 C4A0 080642221E040342:D9 C4B0 3E0242442427E02:C8 C4B8 4F221F0240404020:86 C4C0 1E4222122A46023F:45 424A46064840201E:9E C4D0 08464A321E0A4A3E:76 C4D8 09080E004E201E04:AF C4E0 453D0504007F0810:22 C4E8 0044241F04044042:11 C4F0 424240422A122A06:72 C4F8 22127B1622004020:47 C500 1E0078000204783F:53 C508 4444444402424222: B8 C510 1E04020408303202:94 7F0232021222520E:49 C520 0220202020382422:1F C528 207040281028060A:40 C530 3E4A4A4A027F120A: B9 C538 064042427E404040:10 C540 4A4A7E040545251C:A1 C548 000F40201F7C007E:88 C550 40207F402010087F: D5 C558 4242427E06024222:B0 C560 1E0A4A4A2A1E4242:88 C568 4020180102010200:7F C570 0007050700007050:D3 C578 7000002040000000:D0 005F000002015109:BC C588 0608080808081800:46 C590 5840385454547C00:48 40484878405C365F:79 C5A0 365C7D376C377D7F:F4

C5A8 377F377E00000000:6B **** リストク サンプルプログラム**

1:DIM Z\$(0)*24 2:Z\$(0)=" K=(4QJ5NM &M 3 6?M*N)P" 3: CALL &C3D0







突然慣性編隊飛行でUFOが奇襲攻撃を 仕掛けて来た。あなたはビーム砲でこの UFOを破壊すべく宇宙戦闘機に乗って飛 び立った。彼らはそれぞれ独自な攻撃パタ ーンを持っている。このUFOをすべて撃 破するための計画、それが『Project ※』 だ。

■プログラム・インフォメーション

音 語	マシン語 C300~C3FF (入力後A300~に転送) B000~FE2F スタート A300
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!!! → → → → →
編集部評	これがFPのゲームなのか? とただ もう驚くばかり、とてもよく出来た ゲームです。 (V)

プログラムの説明

プログラムはA300~FE2FHまでのマシン語ですが、このうちデータ・エリアが C000H~FE2FHまでと全体の2/3を占めているので前半は慎重にキーインし、後半は気軽にキーインしてください。データ・エリアでは少々間違っていても正常に動くと思いますので。

敵の動きを読み取るのがコツ



入力方法

プログラムはA300H~FE2FHのオール・マシン語です. 残りエリアがほとんどないので、PiO'85年3月号p.184に載っているチェックサム・プログラムではチェックサムの確認ができません. そのため、プログラムを2つに分割する必要があります. 以下の手順に従って入力,セーブしてください.

- ●リスト 1 のマシン語(C300H~C3FFH) をモニタで入力, チェックサムを確認後テ ープにセーブします.
- ●リスト2のマシン語(B000H~FE2FH) をモニタで入力、チェックサムを確認後テ ープにセーブします。
- 3一度電源を切ります.
- **①リスト**1のプログラムをロードし、モニタの MM コマンドで 転送します. (MMC300、C3FF、A300 RETURN).
- ⑤リスト2のプログラムをロードし、 SAVEM "ファイル名"、&HA300、& HFE2F、&HA300 RETURN でチープに セーブします。

注:ディスクを使っている方はチエックサムの確認後にディスクにセーブしないでください。ディスクの内容が壊れることがあります。必ずテープにセーブしてください。

遊び方

スタートはMON RETURN GOA300 RETURN です。すると、各UFOのコード・ネームや得点などが表示されてキー入力待ちになります。このとき SPACE キーを押すとゲームが始まります。

キー操作はテン・キーの46で左右 に移動、SPACEキーでビーム発射です。 さまざまな攻撃パターンで攻めてくる UFOを撃破してください。

そして1つのUFOにつき7つの師団を撃破すると、しばらくの間不思議な物体が回転しながら流れてくるので、手際よくよけてください。このとき物体にビームを当てると(破壊できません)得点が増えていきます。このシーンをクリアすれば次のUFOに移ります。

敵の攻撃を受けると、一定のエネルギー が減ります。エネルギーがなくなればゲー ム・オーバーですが、1つのUFOをクリ アするごとにエネルギーが補充されます。

なお、得点が1,000点増えるごとに左上から右下に向かってしばらくの間星が流れますが、これにピーム砲を当てたりぶつかったりしても何も起こりません。ただし、1つのUFOを無傷でクリアするとパワーアップ・ビーム砲が装着されるので、パワーアップ・ビーム砲が装着されるので、パワーアップ・ビーム砲がまると得点がドドーンと増えます。

また、どの面にも現われるビーム砲で破壊できない赤いボールのような"FIRE"が結構おじゃま虫的存在だと思いますが、動きをよく観察すれば意外と簡単によけられるようになるでしょう。

最後に

このゲーム、FP版リアルタイム・シュ ーティングゲームの決定版と自負している のですが、いかがでしょうか.



リスト1 PROJECT ※ マシン語リスト

+D +E +B +C +D SLIM 1D FØ 3E 28 CD 08 CD 00 0300 21 E8 Ø3 80 C310 B1 CD C320 3A 6C 30 B6 F0 FE CD 70 A3 01 28 09 60 B4 A0 A9 CD 60 B2 CD F0 A9 CD 40 CD 50 CD B3 AC FØ CD C33Ø CD AØ AD CD CØ AE CD ØØ AD CD 40 AF CD BØ AF CD :84 90 3A Ø2 FE 90 B5 FØ Ø1 CA 3A 0340 20 B1 CD B4 CØ 3A FØ FF 01 CA 30 B7 34 SA FO : C4 C3 1A A3 :24 CD 70 BA CD 00 BA C360 FE 01 BØ B7 A9 CD A9 2A FØ CD CØ CD CD 6E 1D BØ CD Ø1 C380 ØC. B1 2A 1B FØ CD CØ BØ 21 22 Ø7 C5 CD 89 CD 01 :37 C39Ø B1 CD BØ A3 1F 05 06 0E 3E 5D A7 : 48 21 CI FF FF FF : F2 FF FF

SUM: D4 61 73 6A AC 3C 56 46 3F 55 D2 89 E2 0C 8A 7C :79

ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM C400 01 08 08 08 08 01 02 02 02 03 04 04 04 04 05 06 :46 C410 06 07 08 08 08 01 02 02 02 03 03 04 04 04 05 06 06 :47



▶最近はパソコン界もやや安定してきたのではないでしょうか? ――時期などの新機種ラッシュもなくなってきたし…。そこで、私が考えるにはこの時期に成功した機種が"名機"として名を残するのと思います。ここに私が選んだ名機(無代)ベスト3を出しておきます(目内のみ)。 1位、PC-8801、2位、MZ-80B/2000、3位、――。これには賛否があると思いますが、1位はまず問題ないでしょう。2位ですが、2機種を1つにしたのはこれは80Bによって開拓された領域を2000によって完成されたからです。3位がないのは、過去にはこれだ/というのがなかった

C420 08 06 01 02 02 02 03 04 05 016 014 C43Ø 04 03 Ø2 Ø2 01 ØB 08 08 01 012 01 07 Ø6 Ø7 Ø4 07 MA Ø8 08 08 04 06 05 04 03 06 06 :51 06 C450 05 02 02 04 04 Ø6 Ø6 Ø4 C460 01 Ø2 02 Ø2 Ø1 Ø2 Ø8 Ø1 Ø8 Ø2 Ø8 Ø8 Ø7 Ø6 06 Ø5 04 : 4A C470 07 : 4B 02 Ø1 Ø7 08 08 08 Ø1 Ø8 Ø3 Ø2 Ø3 03 03 04 Ø4 Ø3 Ø5 C480 01 02 02 05 : 3E C490 06 06 01 Ø2 Ø6 Ø3 04 : 4F Ø8 Ø2 Ø8 C4AØ C4BØ Ø1 Ø6 Ø2 Ø7 Ø2 Ø8 Ø1 Ø1 Ø8 Ø2 08 01 02 06 01 Ø7 Ø5 Ø2 Ø2 Ø8 Ø6 Ø5 Ø4 Ø8 Ø4 Ø1 04 04 : 47 C4CØ 01 Ø8 08 03 04 02 : 44 02 Ø3 Ø4 Ø1 Ø5 Ø6 Ø3 Ø7 Ø4 Ø8 Ø1 Ø4 02 03 CADO 013 03 03 03 03 03 :3B C4EØ 08 08 08 03 02 01 : 40 C4FØ 02 Ø1 08 07 06 06 05 05 04 04 04 03 02 02 : 3D SUM. 2B 4B 53 46 55 31 43 3D 48 4B 47 4B 4F 48 48 48 + 40 ADD +2 +3 67 +5 CD +6 50 +8 C500 3E FØ 21 01 B8 Ø5 Ø2 89 A7 3E Ø6 30 CD 2C AØ A7 F7 21 3E C51Ø 05 05 06 03 CD CI :26 0520 CD 3E 21 CD ØD 89 Ø2 A7 Ø6 012 67 FO 50 88 3E CD AØ A7 F7 A7 F7 C530 03 C5 C5 C1 20 10 :31 Ø3 67 21 CD C540 3E 32 FØ CD 50 B8 15 02 ØA CD C550 21 05 03 C1 3E 3E CB Δ7 2C CD 10 A0 :3C CS 89 30 3E 21 04 32 ØB FØ C540 67 CD 50 B8 21 09 08 06 C570 89 11 89 Ø5 MÁ A7 Ø8 C1 3E 30 2C CD F7 A7 3E CB C5 CD 21 CD 21 CD 10 : 39 05 FØ CD B8 50 AD : 33 SE CD SE CD 21 3E Ø6 67 Ø6 A7 ØE A7 3C Ø6 3C C590 10 0B 32 11 32 11 Ø4 FØ CE 5Ø C5 B8 C1 3E 20 10 F7 A7 F7 A7 : 44 C5AØ 06 CD 2C AD : 2E : 43 ØE 3E A7 C1 ØE 3E A7 C1 11 Ø6 ØØ ØØ 21 3E 04 05 F0 C5BØ D2 89 10 CSCA 67 5Ø 88 21 CD 21 C9 ØD 89 14 ØØ Ø6 30 CD 20 3E AØ : 37 Ø4 20 30 C5 A7 F7 21 C5DØ ØC : 4F 15 CD 2C AØ 10 C5EØ ØF 3F 04 :FØ C5FØ A7 00 00 :F6 OO 00 SUM: ØA 5A FA 11 46 71 Ø9 6C 26 D4 FF D6 ØD AB 17 : 00 ADD +5 3E +6 1C +8 +A 21 +B 17 C600 07 CD 07 06 FB E5 D7 52 9F :56 :5B C610 C620 CD A4 ØA Ø7 3E 21 FF 45 A6 Ø6 A7 17 CD 7E 07 10 Ø1 79 69 7F FB CD 00 F9 C9 OO 00 3E C5 CØ 08 CØ 3E 78 79 20 FB 79 20 59 C630 ED B7 ED ØE 80 ED : D4 C64Ø 20 78 FF 30 34 FB 28 C1 24 FF C9 80 48 FF 24 6B FF 31 FD OF 79 86 FF C650 70 00 E8 04 : CD 69 FØ 67 FF 24 54 80 CA 44 34 FF 38 1B 28 1B 3D 53 FA C660 E8 3D 53 67 48 C3 FD :EC C670 CØ FØ 4D CA F3 26 32 30 44 : 25 : 5F FO 07 05 34 FA C68Ø FF 67 67 6B 77 67 E7 01 EF FØ 34 00 02 EB 03 4E 6B F4 44 6B 4F 44 32 60 34 10 48 6B : D6 48 24 ØØ 34 48 FF C6AØ 48 48 1D 69 07 :17 FF 53 4A 2C FF 53 2D 00 E8 CB 3A FØ 44 4A FØ FF C6BØ 1F FE FF 53 00 C6CØ 1E 4F BA 00 00 :90 FF 7C 48 69 FØ CADD 54 98 00 ØØ E8 00 4A 34 00 2A 28 Ø3 FC 1B 00 : F7 C6EØ E8 70 3D FD 49 : D1 C6FØ 4D CØ CA 44 FØ FF 44 3D 53 ØF 00 OID : F7 SUM: EC 82 CA 46 97 73 B2 6E 83 4A 9C 9C FB F3 60 BB : B3 ADD +5 +9 49 CØ 79 Ø4 ED ØE 79 7D C700 80 ED 78 78 30 20 FC. ED ED C1 79 C9 :96 :FE C710 C720 CØ F5 ED 3E 20 ED A7 CD CD 13 A7 F1 CD F9 00 00 84 A7 SE :03 C73Ø A7 5D 01 CD 00 06 CD 00 A7 10 00 00 : F6 26 FØ 19 6F 00 54 29 5D 19 29 F5 A7 F1 F5 29 29 11 00 CØ 29 19 3A : 00 C75Ø 6F 26 00 54 3A ØB FØ : 5D C9 C1 C9 CD 29 A7 29 3E C760 SE 29 60 D1 CD C5 3E D5 CD 40 A7 3A 20 :13 C770 CD 20 AØ F5 CD 7C 2Ø 32 A7 ØC FØ 32 ØB : 6D E1 67 30 D1 A7 2C 30 ØB 32 FØ ØB F1 FØ C780 C9 FØ 7D :E4 C790 00 3C A7 00 CD 2D 89 24 A7 CD F1 C9 00 3E 97 09 3E AF C7AØ E5 CD 89 A7 89 89 3C 24 A7 : ØD A7 2C A7 20 E1 CD C9 C7BØ 2C CD CD 89 E5 A7 CD E1 20 CD ØØ 97 A7 2D : 4B 97 A7 CD FØ C7CØ 00 00 00 3E 00 :EC 20 09 CD CZDØ E5 E1 05 20 34 Ø3 C9 ØD 20 36 :1D ØC ØC C7EØ 3E 00 00 60 AB ØØ AF 00 00 00 : B7 CD A8 01 00 21 00 C7FØ E4 00 A7 : AF SUM: C2 BØ D5 9A Ø6 80 CC 45 AE 22 B4 BF BC D5 E6 29 :5B ADD +8 +A +B +C +D +E +F SUM 3E CD 3E C800 A7 CD 7Ø A7 A8 CD E6 Ø4 A8 28 E6 00 02 ØE CD :50 C810 25 CD 04 Ø1 Ø1 28 02 ØE 21 A7 57 AF ØØ DE A7 FF 3E CD 26 C820 AF CD CD 70 AB E6 40 28 : 2F C830 21 AB AB 18 Ø9 A7 21 7E DE 23 CD :E3 55 C1 CD C840 60 A7 AB 21 F5 AB C5 06 CD 00 CD 00 :84 C850 00 7C 01 10 09 4C A7 C1 7D 2B CD 00 00 00 00 00 : 6E Ø4 Ø3 30 CB60 F5 00 A7 FE CD 00 FF A7 ED F1 78 C9 F5 00 : 46 C870 C5 3F CD 20 ØØ FB A7 F1 28 C9 06 10 : DØ C88Ø 78 00 00 00 18 ØØ Ø4 00 00 00 Ø1 C5 21 E5 Ø6 E5 16 C5 Ø1 48 C89Ø 18 ØA 06 06 16 02 12 E1 16 C9 03 :B1 CBAD ØC CD 42 60 CD A8 BØ AF A8 CD C1 10 F6 C1 00 CBBØ C5 00 E4 A7 3E 10 A7 CD C1 00 A7 :84 A7 AF LL 00 00 00 7D 84 CBCØ 41 AF 10 CD D9 E1 10 FC 00 00 C5 : 20 CBDØ E1 10 FC C9 ØØ 67 00 00 00 00 2A FØ ØD 7C CBEØ E5 D5 FØ 5D 11 81 00 19 : D7 ØD D1 F1 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :16 SUM: 7C F9 28 5D 5A 43 DE C8 5E 82 33 8A 49 D8

リスト1 PROJECT XX マシン語リスト ADD +2 +5 FØ +4 00 00 07 32 00 Ø2 Ø6 FØ FØ C9 32 ΔF 09 32 28 00 0F 21 AF 11 77 FØ AF C910 03 00 32 00 FØ 17 C9 00 :85 00 0920 32 FØ FØ 20 FØ 23 32 16 FC FØ C9 18 : CE 0930 06 23 00 FC 00 AF 00 21 F0 ØØ C9 00 00 32 3E 4F Ø1 C940 FØ 06 21 50 FØ 10 : 3F C950 32 77 6A 23 FØ AF FC 32 C9 6F FØ 6B 21 00 FØ FF FØ :61 70 AF C960 C970 00 06 22 F0 F0 10 F0 20 FØ 00 Ø4 22 32 FF 00 :3B 93 AF FØ 32 00 F0 FF 3A 00 3E FF 00 01 FF 21 32 FF 90 32 C9 66 00 65 FF :17 C9 32 FØ C980 C990 18 00 67 3A 68 B7 FØ CB C9 3A 00 00 : A3 C9AØ FØ B7 FØ B7 Ø5 20 Ø3 32 21 FØ 77 11 19 : 8A 0F 1B 32 02 C980 B8 DD CØ 3A FØ C1 ØF Ø3 3D CØ 04 ØF FC 32 75 Ø4 C5 : 014 C9CØ 19 3E 78 FØ FE Ø8 77 20 Ø4 DD AF 77 32 10 :51 C9DØ C9EØ 11 2A FØ 12 01 DD : AØ FØ B7 DD 32 74 Ø4 18 FØ C9 DD 00 00 00 00 00 : A1 C9FØ 18 FØ 28 19 FØ 30 47 11 36 FE 5C EF A7 3D D2 4A F9 5E 3D 93 92 01 80 58 :11 ADD +1 +8 +A +B +D +F SUM 21 AA C5 DD CARR 05 DD 21 1B C9 FØ FE DD Ø1 19 10 FC 20 :89 CAIØ 20 C9 F6 CD C9 CØ FF :30 :90 04 30 AA Ø6 Ø3 CA20 C9 06 AØ E5 E1 10 C1 10 DD CASO 03 2A 77 Ø7 5E 88 Ø2 CA 66 014 CD BA A7 DD FØ 78 3Ø CA40 CA50 14 19 FD 7E 00 DD 46 01 AA 3D :17 DE DD FF 28 28 57 23 FE Ø5 Ø8 28 28 4A FE 03 28 : D7 CA60 28 FE 02 16 FE 04 28 7E 36 09 DD : 75 FE 7E 2E 14 5A Ø1 53 52 Ø6 CAZD (7) 1 Ø5 28 FE 18 DD 7E 01 FE 28 3D 18 :03 CABØ DD 4B DD 18 7E 39 Ø1 DD FE 7E Ø1 Ø1 28 FE 35 28 FE 7E 23 20 2D 18 :FØ CA9Ø CAAØ 18 7E 1C 11 DD 28 31 : AE 18 DD Ø1 2C 24 24 FE 2C 24 18 Ø4 25 18 47 28 18 10 22 25 25 DD 01 18 20 20 24 07 28 24 18 CABØ FE 2C 25 28 28 02 18 25 18 18 60 2D :50 2C 24 18 25 18 4C 3C FE 05 1A FE 08 56 2D 2C 2D 24 FE 5B 51 :E6 CADØ 2D 18 42 FE Ø1 Ø2 :59 28 34 FE 10 FE CAFR 03 28 28 CAFO 014 28 06 2D 2D 25 25 18 SUM: A9 40 58 CB C6 06 A8 44 33 EE 86 B7 78 68 AD 10 +2 25 2D ADD +8 +B 14 25 Ø8 2C 18 20 ØE 25 2D 2D 2C 9Ø CROO 18 24 18 24 2D 20 18 20 Ø2 :42 CB10 ØA 2C AB 18 FE 25 28 18 06 FE 2C D2 CB2Ø 7D 28 DA 1B D2 90 AB 18 :32 FE 24 3D **CB30** Ø1 AB 2D 18 7C Ø4 28 04 18 00 AB FE 14 90 28 28 77 AØ 25 ØA 3A 3A B7 BD 14 30 18 03 FØ : B3 CB5Ø CB6Ø 3A 3D Ø5 BD FØ BC 28 38 28 DD 47 74 DD 04 BC 20 04 FØ :89 Ø2 30 FE 30 20 30 D2 30 Ø2 A7 7E 90 AB DD 01 03 00 CB7Ø CB8Ø ØØ DD 7E 75 36 04 32 7E 3E 3E 10 FA CD :F1 DD Ø4 36 C9 Ø1 ØØ Ø8 00 00 00 00 00 CB90 DD 02 36 3A 00 00 F0 00 OO DD : ØD CBAØ 2A FØ 16 Ø1 26 B7 CD FØ 97 FE A7 Ø8 AF 30 32 03 FØ 80 BØ : 3A CBBØ C9 DD 3E 77 Ø1 Ø1 32 DD 17 6E FØ C9 DD 00 : B5 CBCØ DD Ø4 3D CD 28 FE 00 28 ØF 66 : B4 AØ 15 A7 2A C9 DD FØ 36 DD 00 75 01 36 DD 02 : A9 CBEØ 18 FØ 04 Ø6 :16 DD 3E CBFØ CD AØ A7 C9 00 00 00 00 00 00 CD EØ AB 07 E6 :5B SUM: 07 A3 A1 B1 66 F8 F8 67 42 F6 61 A1 AA 29 70 53 :89 +Ø ADD +2 +7 A3 6F +A +B +C +D +É +F SUM 000 00 FD 21 C6 22 C6 A7 EØ FD CD 1Ø A8 FD Ø3 FØ 67 19 FC : 5E CD 22 32 CC10 ØF EØ E6 CC20 12 18 FØ DD C9 75 03 DD 74 04 3E : A4 FØ 00 00 00 00 OD OO 00 OD 00 00 :03 00 00 F0 ØØ 30 99 CC40 OID 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 CC50 3A 11 05 00 21 FE FC DD 1B FØ DD 19 10 FE Ø1 Ø4 CC50 DD 7E C8 00 01 CØ DD 7E 01 04 C8 FE 05 CB : 09 06 FE 28 2Ø 1A E1 DD 18 E5 11 DD FB 7E FF 01 7E C9 20 FD DD 19 DD : 25 CC8Ø FE 3A Ø1 Ø1 FE EØ Ø1 E1 C8 FF DD :EA FE CD BD FØ Ø4 CD 38 Ø6 EØ DØ A8 2A FE 00 FØ 38 4F FØ DD 14 FE Ø9 Ø3 ØD : 14 BD 28 08 FE Ø6 A8 C9 : 2F : 7B 80 0C 21 F2 01 CCBØ 38 FD C9 28 FD Ø8 7E CD EØ B7 A8 06 CCCØ 28 6E 23 23 24 34 FD 24 C9 FD Ø4 23 FD :21 :D9 1Ø C9 FD FD 74 CCDØ 36 00 01 DD DD CCEØ 02 3F 2A CD 89 A7 21 4F FØ 00 CCFØ ØØ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 SUM: 12 95 B4 Ø9 F2 BB 39 89 71 3F 23 65 60 AB 12:59 +Ø 3A 7E ADD +8 +A +B +C +D SUM FØ FE FE Ø1 Ø6 C5 19 Ø3 2A C9 21 C1 Ø1 CDØØ 1A 00 20 CØ Ø6 D5 11 ØØ DD :3D CD1Ø CD D1 18 :59 FE 24 3C CD20 DA AØ 97 10 A7 C1 7C DD 10 6E : BB CD30 FE 28 FE 19 FØ 28 B7 29 3A ØC 00 3A FØ 05 38 ØF :99 CD4Ø CD5Ø BD FØ 28 BC 20 20 CD BD 28 00 3A 03 : B1 Ø6 89 21 DD 3A A7 014 FØ BD 36 CD 21 28 26 00 00 DD 21 3E 35 75 4F 01 F0 32 DD 74 C9 FØ :B1 2A ØØ 97 CD6Ø CD7Ø 3E 36 C9 DD 35 DD :70 00 A7 FØ 35 ØØ 9C 4F AB FØ 4F 01 02 C9 :08 CD80 CD 36 : 9F CD 96 A8 AF FF FE EØ A7 18 FF 23 ØF Ø3 C9 FØ FF FE FF Ø1 FF 3A FF Ø6 CDSO FØ FF CØ 32 3E A7 FF FF FF : AF CDAØ ØA FØ CD Ø1 A8 28 E6 CD C6 EØ AB : C2 DØ 22 FØ CDBØ CDCØ FE 26 10 3E 01 06 FØ 6F : CB C9 20 FE 2C 24 CD 7C AØ FE FØ 00 00 00 00 :88

CD B6

2A C9 08

FE 10 38 53 28 29

CDEA

05 AF 32 Ø6 Ø6 FE FØ :FE

07 F0



PROJECT X マシン語リスト

10 18 44 2C 7D FE 1B 38 06 2D 3E 02 32 07 FO :2A SUM: F5 17 28 76 A6 04 DB 97 B9 47 C0 DE F7 43 63 6B +0 +B 32 +C Ø7 +D +E +F SIIM ADD +8 +A 36 7D FE 30 3E Ø1 FØ 18 01 20 28 :01 CEMM 18 20 06 FØ 32 CE1Ø 3A D6 Ø4 BD 30 06 07 Ø1 Ø5 32 3E 18 C6 CD CE2Ø 3E 07 FØ 1 (2) 04 BD 38 06 AF 07 : 54 FØ 02 32 FØ EØ A8 FE ØA 30 07 : 2F CE3Ø 18 14 27 30 CE4Ø 00 00 00 3A 3A Ø3 FØ B7 28 3A 05 FO BC . OB 3D FØ 28 BD 28 : CE 04 BD CE50 28 Ø4 3D BC 20 ØA CE60 FE 16 38 ØF 3A 00 FØ BD 28 2E BD 28 2A 30 :90 CE7Ø 3D BD 28 25 22 ØB FØ 3E 20 CD AD A7 C9 00 00 00 : A8 3E 2C 01 32 00 00 :30 AF FØ 08 CD A7 3E 00 00 03 FØ AØ CD CEBØ 00 96 CE90 A8 C9 A7 00 00 CD 9C 00 22 00 00 08 F0 3E Ø2 FO : D4 C9 CEAD AB 00 :08 CD AØ :00 ØØ 3A 00 3A CEBE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aa (2)(2) Ø1 3A FØ : 1F CECO 30 MA FO FF CO 06 F0 B7 CB 4F FE 06 14 C9 CEDØ DØ 2A 00 FØ 09 FØ FE DØ FE ØD 30 13 BD 28 CEEØ Ø8 CEFØ C9 38 CD EØ AB FF ØD 14 CD EØ AR FE CD 38 ØC. : D4 BD 28 Ø8 CD EØ A8 FE 30 38 Ø1 C9 06 06 FD 21 : 65 78 51 06 DD 64 F2 A5 7F 3A 3E 70 4B 98 19 58 DC : 2E SUM:

ADD +B 23 75 SLIM 23 24 CF00 50 CF1Ø C9 3E FD 36 ØØ 89 Ø1 A7 2A 21 MB FØ 24 34 FD 01 FD 74 07 : 40 FF 4F FØ CD 90 CD CF2Ø 24 --FF --CC cc CE EE FF FF FF FF : FØ CB 3A B7 6E FØ FE 01 CØ :82 B7 6D FØ CB 3A CF40 ZA AC. FØ DD 21 Ø5 B7 08 70 FØ 04 00 DD 7E 00 B7 28 DD : 9D F6 E6 36 12 CD 78 28 CEAD 19 10 DD DO Ø11 FO 48 47 F6 10 : 6D 07 78 07 05 ØF C6 CF7Ø C6 18 02 E6 CF8Ø DD 75 47 Ø2 26 20 Ø1 30 DD 3C 74 30 Ø3 CD EØ AB E6 AØ Ø7 A7 DD 77 6F Ø1 FØ :66 CD 3A CF90 30 10 D8 19 7E FE CB Ø8 3A AF FØ 32 6D 47 C9 Ø4 FF 21 : AE 32 FØ FØ FF FF 6C DD 30 6C FØ 11 00 CERO B7 10 FE Ø3 Ø7 AØ 70 E5 FE CFCØ FØ DD DD 00 01 06 E1 :E7 24 FØ 10 6E Ø2 38 DD 3A 66 6B 30 30 B6 32 16 38 : 46 CEDA FC CO DD 4B 18 FØ 6B FE 18 : B5 CFEØ FE B7 CØ 32 CEFØ DD 36 00 00 34 6F FØ 3D 32 6F FØ 6A : 9E SUM: 8E 6D 5D AC 27 1F B9 81 C9 48 ED 16 D3 90 72 AC :19

マシン語リスト

■リスト2 PROJECT ※ +E C6 3A +F 12 SUM : 6E : 49 +3 EØ +4 A8 ØF +5 47 +6 E6 +7 10 +8 B7 +9 28 +A Ø7 +B 78 +C E6 18 +D Ø7 ØF +1 C9 CD 01 78 28 E6 47 3A C6 02 6F 43 26 3D 00 OO BO10 18 05 28 3A 3A FØ FØ BØ2Ø BD 28 3D BD 3E 03 : 4A 15 32 77 28 04 3D BC ØB 04 :5D BØ3Ø B7 28 05 FØ BC BØ40 3D 28 2E 3E 00 DD 7E 30 01 30 Ø8 38 01 01 2C C9 10 CD BOSO AF DD 30 30 30 FA AØ :58 BØ5Ø DD 75 02 DD 74 03 00 00 00 3E 01 32 02 : 7E BØ7Ø BØ8Ø A8 1B 18 FØ D3 Ø3 FØ 22 CD 1B CD 90 ΔF 32 AØ BØ 18 CA 00 00 : CF 00 FØ CØ BØ 05 CD 21 :F6 2A E5 CD 22 CD BØ9Ø 07 CD 01 B1 06 05 16 02 AØ AB E1 C9 00 00 22 :68 BOAD E5 24 18 FØ 11 01 00 1B FØ CD CØ BØ 21 : F2 E1 32 49 AB F9 BØBØ B1 06 15 16 01 AØ 00 00 10 27 ED ED 42 42 38 Ø3 3C 18 F9 32 F9 32 49 32 4A FØ 4B FØ Ø9 BØCØ AF 01 48 FØ 09 AF : CØ BØDØ 01 E8 FØ 09 AF 01 : C7 BØEØ 00 ED 42 38 38 Ø3 3C 18 18 F9 F9 32 09 AF 32 01 ØA : 4A BØFØ ØØ ED 42 7D 4C FØ :18 SLIM: 7B F5 C2 6F 39 25 28 67 84 2E F2 F6 3E C2 55 71 :EE ADD +8 +E +F SLIM +0 +6 +A +B +D B100 06 05 48 FØ 1A 50 CD 89 A7 B110 B120 3E 50 CD 89 A7 C9 FF : 4A 92 3A 3D 29 3A 67 FØ FE 40 CØ 90 FØ 20 91 FØ :10 2E 91 CD 3A C9 ØA C9 B130 3E 2B 89 A7 91 FØ 30 FE 13 30 B140 FØ 3E 04 90 FØ 3E 01 32 93 FØ 00 00 :FB 00 B150 00 00 00 00 90 FØ 3A 91 FØ 1F 90 :EB B160 FO C6 FF 59 CD 89 A7 CP FF FF FF FF FF FF FF FF FF : CC FF FF FF FF FF FF FF FF :FØ 21 2E Ø1 Ø6 24 C5 EF 06 C5 97 A7 C1 3E R180 00 19 1B CD 20 10 F8 :EC B190 C1 10 21 F6 A7 01 C5 1E 5E CD : 8A 3C 72 3E BIAD AØ A7 C1 2C C5 10 20 C1 CD AØ A7 21 05 00 :26 BIBØ 06 3F CD AD 24 C1 24 30 10 F5 00 21 22 : E7 BICO 05 06 05 76 C5 CD 89 A7 F7 : D7 22 21 Ø6 7B 3E C5 7F CD 89 A7 C5 CD 89 3C 20 30 B1DØ ØA 04 3E C1 10 00 :E1 05 BIEØ 06 A7 20 30 10 F7 :00 B1FØ 00 21 1E 14 Ø6 06 3E 84 C5 CD 89 A7 C1 10 20 :10 SUM: 2C BF 8E C7 8F 9B 47 BE 99 43 61 96 64 FA 51 Ann +Ø F7 +2 +5 +6 Ø3 +8 +9 +B +C A7 +D 1E 3E B200 00 21 16 22 C5 CD : 08 06 BA 89 C1 30 20 10 21 3E 89 A7 59 16 51 CD 20 3E CD 89 : 05 B220 A7 3E 58 CD A7 89 A7 30 2C CD 3E 89 54 A7 CD 2C 89 20 A7 Ø6 21 1F 3E 17 8F :78 :5E 20 89 3E A7 DF 3C 89 2C A7 F7 21 30 Ø4 89 3E A7 95 03 B240 05 CD C1 10 1E CD 89 : 5E B25Ø CD CD 90 26 BB : 6A CD 32 2D B260 69 FØ CØ 2A 00 FØ DØ A7 FE 20 28 :18 01 B6 8270 FF 016 34 CD 7D A7 20 30 70 36 28 FF 28 ØF 18 FF :E5 38 01 2D 18 26 CD B6 FE 01 01 20 :EF Ø3 24 FØ CD B7 96 28 A8 Ø2 18 12 3E 32 3A 25 B7 :F3 B290 18 1A 34 18 01 03 FØ B2AØ 04 FØ 03 00 06 FØ 38 57 11 3A 50 Ø9 3D 30 50 B2BØ 28 16 FØ FE 16 ØF 3A 08 FØ BD 28 60 : 7F BD 3D B2CØ 28 BD 016 016 28 1.1 03 ØØ DD 21 : 65 FØ 7E DD 7E 00 FE 01 20 DD 7E 02 ØA FE 38 DD :00 B2EØ Ø1 BD 28 3A 3D 11 BD 28 36 DD DD 19 10 F4 3A 6C FØ : 76 28 04 00 7E FE ØB DD FØ 21 :ED SUM: EF E2 3B 72 7B Ø7 Ø5 64 F7 AØ 54 44 1E 13 40 1B

28 7E B390 30 BD DD 19 10 E1 06 06 11 03 aa pp 50 :E7 FØ 00 01 ØE DD 7E 02 BC 08 7E :14 BBAD DD FE 20 20 DD 21 3C 10 B3B0 78 DD 19 3A 7E B7 28 01 BD 20 02 18 10 F7 6C FØ 28 :FA DD FE : ØF B3CØ 06 11 04 FØ 00 14 08 00 B3DØ DD 7E 03 BC 28 DD 04 BC E1 20 ØA DD 7E 32 Ø2 BD 28 CD 66 :10 BD BIER 30 28 62 ØF AF FO : C7 BSFØ A8 C9 00 00 00 00 00 00 C3 EØ BB 3E 01 89 : ØB 45 B1 6A DA EA F9 7B AD B4 A3 7F 06 09 6D 44 B1 SUM: :80 +1 +2 +3 Ø4 FØ C9 66 Ø4 CD +B +6 B400 B410 22 DD 32 CD 03 F0 DD 80 B0 3A 36 16 00 00 DD F0 3C 32 6E Ø3 :14 00 AF A7 B6 B420 08 38 Ø5 3E 01 32 97 17 A7 FØ C9 00 00 OO 00 AF 32 C9 : 65 FE 96 4F 35 :BB 03 DD 00 CD AB B430 FØ CD 21 FØ 00 B440 00 00 00 00 00 AF 03 FØ CD AØ BØ C9 00 00 : BA 8450 00 DO 00 00 OO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 B460 A9 CD 21 CD 00 A9 CD ØE A9 CD 16 CD CD : A3 B47Ø 54 B48Ø ØØ A9 CD EØ B4 CD 30 B9 40 BB C9 00 00 00 00 : A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 B490 3A B4A0 FE 3C FE Ø3 20 01 0A F0 AF 3A 32 19 1A FØ FØ 30 3A FE 1A FØ MA FØ 30 :FD 08 01 06 20 20 01 69 F 20 : A6 32 92 02 32 69 3A FE AF 32 AF 3A FØ 18 20 92 AF 3A 32 :34 :B9 B4BØ 19 6E FE 01 6E FØ 70 32 AF 30 B4C0 FØ FO FØ FØ 32 FE 20 01 C9 00 00 00 00 B4DØ 00 00 00 :24 AF 32 FØ 19 32 32 B4EØ 1A ØA FØ FØ 6E FØ 92 FO :96 B4FØ FØ 00 00 00 00 00 00 00 CACA 00 : 54 SUM: 21 8C C2 F2 7C F9 07 92 4F F8 8B AF 19 FA 11 14 :F4 +5 A7 FØ +C +D ADD +8 +A +B +0 +4 +6 B500 B510 00 F0 97 A7 CD 3A 3A Ø3 FE Ø1 FØ FE Ø1 20 Ø6 2A 20 06 08 F0 2A CD 04 FØ :B4 B6 A7 :AC 2A B6 CD 06 Ø8 20 FØ 05 00 01 20 19 B53Ø DD 6E Ø3 DD 66 014 CD B6 47 DD 10 FC MA MA DD . 94 B540 03 09 50 FØ 11 00 DD 7E 00 FE 01 20 DD 6E 01 : 44 A7 EC Ø9 21 DD FØ B550 DD 66 02 CD 97 DD 19 10 06 08 DD 70 : AE B560 00 01 03 DD 7E FE 20 DD 02 11 6E 66 : 2B B57Ø B58Ø CD B6 A7 DD 19 10 EC CD 10 BB C9 FF FF FF FF FF :78 FF . F0 B590 CD 06 10 02 16 CD 3E : ØD BSAD AF CD 18 AD A7 06 1A AØ 16 A8 ØC CD AD A8 3E A7 **B2** CD AØ A7 : 1D B5BØ CD 3E B6 06 10 : 8F 06 16 ØA CD AØ 16 B6 A7 F2 Ø6 CD Ø8 CD 60 BB 26 CD C5 A9 Ø6 CD 16 A9 :EA B5CØ CD AØ A8 CD B1 10 Ø8 BSDØ CD AD AB C1 43 OO ØF CD A9 32 3A 32 FE 32 B5EØ 16 CD A9 CD EØ B4 6C FØ 01 28 07 3E :DB B5FØ Ø1 10 FØ 18 08 3E 01 6C FØ 6D FØ CD 21 : 9D SUM: 44 7C E2 4C CE 36 08 31 73 C3 5D 5F 8C 8A 13 90 :D6 ADD +8 +B +D +5 +6 A9 CD EØ A3 54 FD A9 19 EØ FC Ø7 2Ø A8 B600 CD AB E6 30 47 00 FD 21 :87 22 C6 FØ C6 A3 B610 10 FD CD EØ C3 ØF : D8 B620 07 EØ E6 03 01 67 22 A7 12 FØ 4D A8 : B9 B630 21 21 03 DE 016 16 3E 96 C5 CD 89 C1 30 20 20 10 F7 : 14 B640 03 06 3E E1 C5 CD A7 C1 ØE 89 10 : 5F CD EØ 47 11 A7 21 FE EØ 20 20 A3 FD D6 Ø7 BA50 AB CD DØ CD EØ AB E6 30 :2B 20 B660 00 FD FD 10 FC 22 FØ : 5E B67Ø B68Ø AB FØ C6 A8 97 CD EØ E6 ØF 07 6F CD EØ E6 03 01 22 12 21 **0**6 03 16 97 C5 A7 C1 F8 21 ØF 016 CD 47 20 10 F8 :37 B690 ØB 06 10 C5 CD C1 20 06 10 03 C5 : DB 6Ø 32 F5 32 6C 32 6D 00 00 : 43 : 2A BAAR MA 10 16 AØ AB C1 10 AF FO B6BØ FØ 3E 01 10 FØ C9 00 00 00 00 B6CØ Ø6 Ø8 B6DØ 15 15 16 15 C5 EF AØ A8 B5 C1 2A 15 1D :80 54 06 ØA CD 15 15 15 15 10

20

BD

05

06 08 16

28

03 F0 AF 32 04 3C

+4 +5 7E Ø3 +6 FE

CB 2A FØ C9

3D 9C

BD

A8

FF

04 FØ CD

3A

DD

ØB 3D

FØ CD

FF

B7

03

BC 20 0A 3A

05 ØØ DD +8

06 DD 19 10

02 CD AD A7

FØ B7 28

20 FØ DD

Ø8 FØ BD 28

FF 97 FF A7

16 38 ØF DD 7E

28 3E

06

+B

25 14 7C 3A

02 30 BD 28 74 :02

7E 00 FE Ø1 20 14 : CØ

02

DF 22

+D

BD 28

18 Ø8

00 FØ

FF FF

FF 01 30 : A=

09

FØ BC : B4

SLIM

: 41

: D4

: 65

: FØ

3E 09

ADD

B300 01

B32Ø B33Ø 011

B340 30

B350 28 FØ

00 00 CD

30 ØD FO ED 5B 1B :5A

CØ

リスト2 PROJECT XX マシン語リスト

```
B6F0 01 B1 06 05 C5 06 02 16 30 CD A0 A8 C1 10 F5 06 :B1
                                                                                                                    A4
A3
FF
                                                                                 BBAØ 3A
                                                                                                                3A
32
                                                                                           A3 FØ FE
FØ C9 ØØ
                                                                                                        01
                                                                                                            CB
                                                                                                                                    28
                                                                                                                            21
FF
FF
                                                                                                                                    FE
                                                                                                                                        11
BF
FF
                                                                                 BBBØ
                                                                                       A4
                                                                                                        00
                                                                                                            00
                                                                                                                        FØ
                                                                                                                                                         :43
                                                                                                                                18
                                                                                                                                             18
                                                                                                                                                CØ
SUM: F8 D7 3F B3 03 26 76 C5 DC EE C6 BA E4 25 4B 38 :FB
                                                                                        18
                                                                                           00
                                                                                                ED
                                                                                                    BØ
                                                                                                        C9
FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                         :F0
                                                                                 BBDØ
                                                                                       FF
                                                                                           FF
                                                                                                FF
                                                                                                    FF
                                                                                            A3
                                                                                                FØ
                                                                                                    B7
                                                                                                        CA
                                                                                                            FB
                                                                                                                B3
                                                                                                                    06
                                                                                                                        08
                                                                                                                            11
                                                                                                                                03
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                         DD
                                                                                                                                                         :BC
ADD
      +0 +1
04 21
                                       +8
                                                                                 BBFØ
                                                   +B
                                                                                       DD
                                                                                           7F
                                                                                               OID
                                                                                                   FF
                                                                                                        P11
                                                                                                            20
                                                                                                                MC
                                                                                                                    DD
                                                                                                                        7E
                                                                                                                            01
                                                                                                                                BD
                                                                                                                                    20
                                                                                                                                        MA
                                                                                                                                            DD
                                                                                                                                                7F
                                                                                                                                                     02
                                                                                                                                                         :22
B700
              06
                               C5
A7
                                  CD
C1
                                       89
                                           A7
20
                                                       2C
F6
                                                           20
                                                                   F6
A3
FF
                   ØB
                       3E
                           BA
                                                                10
                                                                        : 4E
B710
                       CD
                           89
                                               2C
FF
                                                                11
FF
                                                    10
                                                                        :CA
                                                                                 SUM: 87 54 03 4F 38 20 C1 76 C5 E5 A1 09 C2 00 B7 9C :31
              FF
C5
B720
       FF FF
                   FF
                       FF
                           FF
                               FF
                                   FF
                                       FF
                                           FF
                                                                        : F2
B730
       06
          03
                       05
                   06
                           16
                               08
                                               Ø6
30
                                                   20
                                   CD
                                       AØ
                                           AB
                                                        16
                                                            02
B740
       A8
          C1
3A
               10
                   EE
                       00
                           00
                               00
                                   3A
                                           FØ
                                       68
                                                                                               +2
Ø7
                                                        68
                                                           FO
                                                               CD
                                                                   BØ
                                                                        :30
                                                                                 ADD
                                                                                       +0
                                                                                                   +3
                                                                                                        +4
                                                                                                            +5
                                                                                                               +6
E9
                                                                                                                   +7
C3
                                                                                                                        +8
                                                                                                                            +9
                                                                                                                                +0
                                                                                                                                    +B
                                                                                                                                        +C
A7
                                                                                                                                            +0
                                                                                                                                                +F
                                                                                                                                                    +F
                                                                                                                                                        SLIM
B750
                               3Ø
3E
                                       3E
32
      A3
               68
                   FØ
                      FE
                           07
                                   ØE
                                           01
                                                32
                                                    10
                                                       FØ
                                                            18
                                                                    00
                                                                                                   DD
                                                                                                       19
                                                                                                            10
                                                                                                                        FB
                                                                                                                           B3
                                                                                                                                CD
                                                                                                                                    97
                                                                                                                                            DD
                                                                                                                                                36
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                        :69
                                                                        : 10
                                                                                 BCØØ
                                                                                       BC
                                                                                           28
B760
      00 00
               00
                   00
                       00
                           00
                                           6C
21
C6
A9
                                                                                               A2
32
21
                                   01
                                                   32
A3
                                                       6D
FD
                                                           FØ
                                                                                                                A2
1B
                                                                                                                            20
C8
                                                                                                                                    3A
19
                                                                                                                                        A1
22
                                                                                                                                                    20
CD
                                               FO
                                                                CD
                                                                   EØ
                                                                        : 09
                                                                                 BC1Ø
                                                                                       00
                                                                                           3A
                                                                                                   FØ
                                                                                                        3D
                                                                                                                   FØ
                                                                                                                        B7
                                                                                                                                MA
                                                                                                                                            FØ
                                                                                                                                                B7
                                                                                                                                                         . 50
B770
      A8 E6
FD 22
              Ø7
                  3C
FØ
                       47
                               2Ø
AB
                                   00
                                       FD
                                               EØ
                                                                                                                                                        :96
                                                                                BC2Ø
BC3Ø
                                                                                           AF
                                                                                                                                                FØ
                                                                10
                                                                   FC
                                                                        : 00
                                                                                       04
                                                                                                   AØ
                                                                                                        FØ
                                                                                                            2A
                                                                                                                   FØ
                                                                                                                        11
                                                                                                                                00
                                                                                                                                            1B
B780
                                                           EØ
C3
FF
                      CD
                          EØ
                                  E6
CD
                                       ØF
21
                                               Ø7
CD
                                                   6F
                                                        CD
                                                                   E6
                                                                                                   22
C9
                                                                                                        07
                                                                                                            CD
                                                                                                                01
                                                                                                                    B1
                                                                                                                        06
                                                                                                                            18
                                                                                                                                16
                                                                                                                                    04
                                                                                                                                            AØ
                                                                                                                                                A8
                                                                                                                                                    AF
                                                                                                                                                        :35
:EE
                                                                        :E4
                                                                                           BØ
B790
      Ø3 C6
               01
                  67
FF.
                      22
FF
                           12
FF
                               FØ
                                                   EØ
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                    00
                                                       B4
                                                               1A
                                                                   43
                                                                        : CD
                                                                                 BC40
                                                                                       32
                                                                                           03
                                                                                               FO
                                                                                                        00
                                                                                                            OID
                                                                                                                OO
                                                                                                                   OO
                                                                                                                        00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                OO
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
B7AØ
                                   FF
FØ
                                       FF
30
65
               FF
                               FF
                                           FF
                                               FF
                                                                                       00
                                                                                                   00
                                                                                                            00
                                                                                                                    00
                                                                                 BC5Ø
                                                                                           00
                                                                                               00
                                                                                                        00
                                                                                                                00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                                         :00
                                                                        : FØ
                                               08 30
30 32
C5 CD
B5 CD
B7B0
       3E
           01
                   68
                       FØ
                           3A
                               67
                                           FE
                                                       05
65
30
80
                                                           32
FØ
                                                               67
06
                                                                        :5A
                                                                                BC60
BC70
                                                                                       00
                                                                                           00
                                                                                               00
                                                                                                   00
                                                                                                       00
00
                                                                                                           00
                                                                                                               00 00
00 00
                                                                                                                       00
                                                                                                                           ØØ
ØØ
                                                                   FO
                                                                                                                               00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                    (2)(2)
                                                                                                                                                         . 00
                          67 FØ 3A 65 FØ 3C 32 65

67 FØ 3A 65 FØ 3C 32 65

06 23 CD 0Ø 88 C5 CD 3Ø

C1 1Ø EF CD 0Ø 85 CD 8Ø

1Ø FØ CD AØ BB C3 17 A3
       18 00
                  Ø1
AØ
                      32
A8
B7CØ
               3E
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                         :00
                                                                   10
                                                                                                                                00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                    00
B7DØ
       16 AØ
               CD
                                                           B8
A3
                                                               06
                                                                   04
                                                                                 BC80
                                                                                       ØØ
                                                                                               00
                                                                                                   00
                                                                                                       00
                                                                                                            00
                                                                                                                00 00
                                                                                                                        ØØ
                                                                                                                            00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                ØØ
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                         : 00
                                                                                           00
B7E0
       16
          10
              CD
                   AØ
                      A8
32
                                                                                                                       00
                                                                                                                            OID
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        OO
                                                               AF
                                                                   32
FF
                                                                        : 7F
                                                                                 BC90
                                                                                       ON
                                                                                           OW
                                                                                               0101
                                                                                                   OID
                                                                                                       DO
                                                                                                            (2)(7)
                                                                                                                00 00
                                                                                                                                010
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                         :00
B7FØ 6C FØ
              3E Ø1
                                                           FF
                                                               FF
                                                                                 BCAØ
                                                                                       00
                                                                                           00
                                                                                               00
                                                                                                   00
                                                                                                        00
                                                                                                            00
                                                                                                                00
                                                                                                                    00
                                                                                                                        00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                         :00
                                                                                                                                                00
                                                                                BCBØ
BCCØ
                                                                                           00
                                                                                                        00
                                                                                                                00 00
00 00
                                                                                       00
                                                                                               00
                                                                                                   00
                                                                                                            00
                                                                                                                        00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                         :00
       15 9E A9 EF E6 D9 12 08 76 C7 84 E3 66
SUM:
                                                           1F 88 81
                                                                                       00
                                                                                               00
                                                                                                   00
                                                                                                            00
                                                                                                                        00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                         :00
                                                                                               00
                                                                                                       00
                                                                                                           00
                                                                                                                   00
                                                                                                                       00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                                00
                                                                                 BCDØ
                                                                                       00
                                                                                           00
                                                                                                   00
                                                                                                                00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                         :00
                                                                                           OD
                                                                                                    O
                                                                                                                OO
                                                                                                                                00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                        OO
                                                                                                                                            aa
                                                                                                                                                    00
                                                                                 BCED
                                                                                       ON
                                                                                                                                                         : 00
ADD
                       +4
                           +5
                               +6
                                       +8
                                           +9
                                               +A
                                                   +R
                                                       +C
FE
                                                           +D
                                                               +E
                                                                                               00
                                                                                                        00
                                                                                                            00
                                                                                                                00
                                                                                                                    00
                                                                                                                        00
                                                                                                                            00
                                                                                                                                        00
              FØ
3E
                  30 FE
01 32
B800
       3A 90
                           05
                               38 ØC
                                       3A
                                           91
                                               FØ
                                                   3D
                                                           05
                                                               D8
                                                                        :42
:9B
       91
B810
          FØ
                           90
                               FO
                                   SA
                                       91
                                           FØ
                                               67
                                                   2E
                                                       1F
                                                           3A
                                                               90
                                                                   FØ
                                                                                       B2 C4 EC 58 4D 39 A7 54 C9 B3 ED EE 37 88 85
B820
           59
               CD
                   89
                       A7
                           C9
                               00
                                   00
                                           00
                                       00
                                                           00
                                                               00
                                                                   00
                                                                        :E5
B832
          1B
                       22
                                               21
                                                   22
       2A
               FO
                           1 B
                               FØ
                                   CD
                                       CØ
                                           BØ
                                                       07
                                                                        :8B
B840
          00
               00
                       00
                           00
                                   00
                               00
                                       00
                                           00
                                                       00
                                                           00
                                                               00
                                                                   00
                                                                        : C9
                                                                                       +Ø
FF
                                                                                           +1
FF
                                                                                               +2
FF
                                                                                                        +4
FF
                                                                                                            +5
FF
                                                                                                                   +7
FF
                                                                                                                                +A
FF
                                                                                                                                    +B
FF
                                                                                                                                        +C
FF
                                                                                 ADD
                                                                                                   +3
FF
                                                                                                               +6
FF
      3A 67
                  47
ED
                      21
BØ
B850
               FØ
                           00
                               DB
                                   11
                                       00
                                           03
                                               19
                                                   10
                                                       FD
                                                           01
                                                               00
                                                                   03
                                                                                 BDØØ
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                        : ØF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                         : FØ
               CØ
B860
                               67
                           3A
                                   FØ
                                       47
                                           21
BØ
                                               00
                                                   FØ
                                                        11
                                                            00
                                                                                 BD10
                                                                                                            FF
                                                                        :12
                                                                                                                                                         :FØ
B870
          FD
               01
                           11
                               00
                                   A4
00
16
                                                   ØØ
ØØ
CD
                       01
                                       ED
                                                       ØØ
ØØ
89
                                                           00
00
A7
                                                               00
                                                                                BDZØ
BDZØ
                                               C9
                                                                   00
                                                                                       FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                         :FØ
                   00 00
21 03
21 03
                           00
15
15
A8
B880
      00 00
               00
                               00
06
                                       00
3E
                                           96
                                               ØØ
C5
                                                                    00
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        BF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                        : 00
                                                                                                                                                         : BØ
               A5
F7
B890
       CD 00
                                                                        :5A
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                                        FF
                                                                C1
                                                                    30
                                                                                 BD4Ø
                                                                                       FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                                                    FF
                               Ø6
CD
                                   16
DØ
                                       3E
A7
21
C6
BBAD
       20
           10
                                           E1
                                               C5
                                                    CD
                                                        89
                                                            A7
                                                                C1
                                                                                       FF
                                                                                           FF
                                                                                 BD50
                                                                                               BF
                                                                                                    FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                FF
               F7
30
FØ
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                         : BØ
           10
                   CD
B880
                       EØ
                                           FE
                                               20
                                                   20
FD
                                                       D6
                                                           CD
                                                               FØ
                                                                   AB
                                                                        : 35
                                                                                 BD6Ø
                                                                                       FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                         :F0
      E6
          Ø7
                   47
CD
                           20
AB
BBCØ
                       11
                               00
                                   FD
                                           EØ
                                               A3
                                                        19
                                                            10
                                                                FC
                                                                    FD
                                                                        :61
                                                                                 BD7Ø
                                                                                               FF
                                                                                                    FF
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                         : FØ
BBDØ
                               E6
                                   OF
                                                   CD
C5
                       EØ
                                           07
                                               6F
                                                       EØ
                                                            A8
                                                                E6
                                                                   03
                                                                        : EA
                                                                                 BD8Ø
                                                                                                                                                         :F0
      C6 Ø1
                  22
20
                           FØ
                                   01
                                       00
                                           06
                                                19
BBEØ
                                                       06
                                                            18
                                                               C5
                                                                                 BD90 FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                    FF
                                                                                                                                                         :F0
                                                                   CD
                                                                        : ØB
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
              0.1
                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
B8FØ
                       10
                           F8 2E Ø1
                                       C1
                                           24
                                                10 EF
                                                       06
                                                            03
                                                               C5
                                                                                 BDAØ
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                   06
                                                                        : 14
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                 BDBØ
                                                                                       FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                    FF
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                         : FØ
SUM: 69 CB 83 8E C4 46 65 C2 8A 8B 3F C5 1F FE 38 E2 : C6
                                                                                       FF
                                                                                                    FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                        :FØ
                                                                                 BDCØ
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                           FF
                                                                                 BDDØ
                                                                                       FF
                                                                                               FF
                                                                                                    FF
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                            FF
                                                                                 BDEØ
                                                                                       FF
                                                                                               FF
                                                                                                   FF
                                                                                                        FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                         : F0
ADD
      +Ø
          +1
              +2
                  +3
CD
                                                                                                   FF FF
                                       +8
                                               +A
                                                   +B
                                                       +C
                                                           +D
                                                                                 BDFØ FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                         : FØ
B900
                                  10 F5 AF
FD 11 C0
                                                       FØ
                      AD
                          AB
                              C.1
                                               32
FB
                                                   6C
Ø1
                                                           32
                                                               6D
                                                                   FØ
BØ
                                                                       :2D
B910
B920
      3E
              32
A3
          01
                   10
                      FØ
                           21
                                                               ED
                                                                                 SUM:
                                                                                       FO FO BO FO FO FO FO FO BO FO FO FO FO FO FO
          14
67
                  FF
                       FF
                           FF
                               FF
                                   FF
                                       FF
                                           FF
                                               FF
                                                   FF
                                                       FF
                                                                        : 6D
                                                                                 BE00H~BEFFHはすべて00H
B930
                                                               00
                           00
                               D8
                                   11
                                           03
                                               19
                                                       FD
                                                           01
                                       00
                                                   10
                                                                   03
                                                                        : ØF
          90 00
B940
                          3A
                               67
                                       47
ED
                                               00
3A
                                                   FØ
                                                                                 ADD
                                                                                       +Ø
FF
      11
                  ED
                      BØ
                                   FØ
                                           21
                                                            00
                                                               01
                                                                   19
                                                                                               +2
FF
                                                        11
                                                                        :12
                                                                                                                        +8
                                                                                                                                +A
                                                                                                                                    +B
                                                                                                                                       +C
                                                                                                                                            +D
                                                                                                                                                +E
B950
       10
          FD
              01
                                   A4
                                                                                 BFØØ
                  00
                      01
                                           BØ
                                                                                                   FF
                                                                                                           FF
                                                                                                                       FF
                                                                                                                           FF
                                                                                                                               FF
                                                       FØ
                                                           FF
                                                               07
                                                                   28
                                                                        : 1F
                                                                                                       FF
                                                                                                               FF
                                                                                                                   FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                        :F0
          E6 Ø1
D8 Ø1
                  28
                           21
                                  FB
C4
B960
      OF
                      05
                               00
                                       18
                                           08
                                               21
                                                   00
                                                       F8
                                                           18
                                                               03
                                                                                 BF10
                                                                                           FF
                                                                                                        FF
                                                                                                                   FF
                                                                        : B3
                                                                                                            FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        :FØ
B970
      00
                      03
                               80
                                               3A
11
                                                   67
28
                                                       FØ
D7
                                                               21
BØ
                                                                   28
C9
                                                                                                       FF
                                                                                                           FF
                                                                                                               FF
FF
                                                                                                                   FF
                                       ED
                                           BØ.
                                                           47
                                                                        :EF
                                                                                 BEZØ FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                   FF
                                                                                                                           FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                        :FØ
B980
B990
      D7
           11
               18
                  00
                      19
                           10
                               FD
                                   01
                                       18
                                           00
                                                           ED
                                                                                 BF30
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                   FF
                                                                        : B5
                                                                                                                        BE
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                        : BØ
      FF
               FF
                                               FF
                                                   FF
                                                       FF
                                                               FF
                                                                                           FF
                   FF
                       FF
                           FF
                               FF
                                   FF
                                       FF
                                           FF
                                                           FF
                                                                                 BF40
                                                                                       FF
                                                                                               FF
                                                                                                                   FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                        :F0
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                   FF
                                       FF
                                           FF
                                                                                      FF
                                                                                               FF
                                                                                 BF5Ø
                                                                                                           FF
FF
                                                           FF
                                                                                                   EE
                                                                                                       FF
                                                                                                               FF
FF
                                                                                                                   FF
                                                                                                                       FF
                                                                                                                           FF
                                                                                                                                    FF
                                                                   FF
                                                                        : F0
                                                                                                                                FF
B9B0
      FF
          FF
               FF
                   FF
                       FF
                           FF
                               FF
                                   FF
                                       FF
                                           FF
                                               FF
                                                   FF
                                                       FF
                                                           FF
                                                               FF
                                                                                BF6Ø
BF7Ø
                                                                                      FF
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                   FF
                                                                        :FØ
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                        :F0
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                    FF
           FF
               FF
                       FF
                                   FF
                                       FF
B9CØ
                                               FF
                                                   FF
                                                       FF
                                                               FF
                                                                   FF
                                                                        : FØ
                                                                                                        FF
                                                                                                            FF
                                                                                                               FF
                                                                                                                   FF
                                                                                                                       FF
                                                                                                                           FF
          FF
              FF
                  FF
                      FF
                           FF
                               FF
                                   FF
                                       FF
                                           FF
                                                                                      FF
                                                                                           FF
B9DØ
      FF
                                                                                 BF80
                                                                                                       FF
                                                                        : FØ
                                                                                                           FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                        :FØ
      FF
B9EØ
                                               FF
                                                                                                   FF
                                                                                                       FF
                                                                                                           FF
                                                                                                                   FF
                                                   FF
                                                       FF
                                                           FF
                                                               FF
                                                                   FF
                                                                        :F0
                                                                                 BF90
                                                                                               FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                        FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                        : FØ
      FF FF
                                                       FF
                                                                                 BFAØ
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                               FF
                                       FF
                                           FF
                                               FF
                                                           FF
                                                   FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                            FF
                                                                                                                                            FF
                                                                        * FO
                                                                                                                        FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                        :FØ
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                 BFBØ
                                                                                       FF
                                                                                                   FF
                                                                                                        FF
                                                                                                                    FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        :F0
SUM:
      4A E7 F9 31 7B 4E B5 6A 4F F3 E4 5B 05 75 2E EE :5A
                                                                                 BFCØ FF
                                                                                                   FF
                                                                                                           FF
                                                                                                                   FF
                                                                                                                       FF
                                                                                                                           FF
                                                                                                                               FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                       FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                        :FØ
                                                                                           FF
                                                                                 BFDØ FF
                                                                                               FF
                                                                                                   FF
                                                                                                       FF
                                                                                                           FF
                                                                                                                FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        :FØ
                                                                                       FF
                                                                                               FF
                                                                                                       FF
                                                                                                           FF
                                                                                                               FF
                                                                                                                   FF
                                                                                                                           FF
                                                                                                                                            FF
                                                                                 BFE0
                                                                                                   EE
                                                                                                                        FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                        FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        :F0
ADD
                           +5
3A
DD
                                                                                 BFFØ
                                                                                           FF
                                                                                               FF
                                                                                                   FF
                                       +8
                                               +A
                                                   +B
                                                       +C
                                                                                                                       FF
                                                                                                                               FF
                                                           +D
                                                               +F
                                                                        SUM
                                                                                                                                   FF FF FF
                                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                    FF
      3A AØ FØ B7
FØ DD 19 1Ø
BAØØ
                      C8
FC
                               19 FØ
7E ØØ
                                       3C
FE
                                                   03
                                           47
                                               11
                                                       00 DD
                                                               21
                                                                       : CE
BAID
                                                                                 66
                                           OO
                                               CB
                                                   DD
                                                       6E
                                                           01
                                                               DD
                                                                        : A2
BA20
      02
          CD
75
               97
                   A7
                      2C
74
                           24
                                  FE
F7
                                       10
                                            30
                                                    7C
                                                        FE
                               7D
                                                                30
                                                                        : 10
BASØ
      DD
              01
                  DD
                               3E
                                       CD
                                           89
                                               A7
                                                   C9
                                                       00
F0
                                                           DO
                                                               00
                                                                   00
                                                                        : A1
BA40
BA50
      00
          00
              DD
                  36
C9
                       00
                           00
                               3A
                                   A2
                                                   A2
                                       FØ
                                           3D
                                                                                 ADD
                                                           B7
                                                               CØ
                                                                   AF
                                                                        : 06
                                                                                                                        +8
                                                                                                                                +A
                                                                                                                                    +B
                                                                                                                                           +D
FF
                                  00
                                          00
                                                                                       DA
                                                                                           C3
FF
                                                                                               30
FF
                                                                                                   B5
FF
                                                                                                       AD
FF
                                                                                                           3C
FF
                                                                                                                   5B
FF
                                                                                                                           FF
Ø3
          AØ
              FØ
                      00
                           00
                               00
                                       00
                                               00
                                                   00
                                                       00
                                                           00
                                                               00
                                                                   00
                                                                                 COOO
                                                                                                                       FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        : 8D
BA60
      00
          00
              00
                   00
                       00
                           00
                               00
                                       00
                                               00
                                                                                 CØ10
                                                   00
                                                       OO
                                                           O
                                                                                                               FF
                                                                                                                       RA
                                                                                                                                   Ø5
                                                               OO
                                                                   00
                                                                       : 00
                                                                                                                               04
                                                                                                                                       8D
                                                                                                                                           ØC
                                                                                                                                                C3
                                                                                                                                                    5B
                                                                                                                                                        : 45
                      CA
                          EØ 21
                               BA
BØ
                                   3A
FØ
                                       A1
11
                                           FØ
                                                       3A
7E
                                                                                CØ2Ø
CØ3Ø
                                                                                           Ø7
                                                                                               Ø7
30
BA7Ø
       3A
          AØ
              FØ
                  B7
                                               B7
                                                   CB
                                                               FØ
                                                                                       SE
                                                                                                   07
                                                                                                        8F
                                                                                                            8F
                                                                                                               DF
                                                                                                                   DF
                                                                                                                            07
                                                                                                                                07
                                                           6E
                                                                   FE
                                                                        : 05
                                                                                                                        8F
                                                                                                                                                DF
                                                                                                                                        8F
                                                                                                                                            8F
                                                                                                                                                    DF
                                                                                                                                                        : 00
BA8Ø
       10
           CØ
              06
                   08
                                                                                       DA
                                               00
                                                                                                   B5
                                                                                                            30
                                                                                                                43
                                                                                                                           FF
C3
                                                                                                                               FF
30
                                                   DD
                                                           00
                                                               B7
                                                                   28
                                                                        : CA
                                                                                                                   1B
                                                                                                                        FF
                                                                                                                                        7F
                                                                                                                                                        : 00
                           C9
26
F7
BASO
      05
          DD
              19
                   10
                      F6
6F
                               DD
                                   36
                                       00
                                           01
                                               CD
                                                   EØ
                                                       AB
                                                                        :E9
                                                                                C040 FF
C050 FF
                                                                                           FF
                                                                                                            7F
                                                           FE
                                                               80
                                                                   38
                                                                                                                7F
                                                                                                                       DA
                                                                                                                                    B5
                                                                                                                    3F
                                                                                                                                                C2
FE
                                                                                                                                                        : 48
: E6
                                                                                                                                        AC.
                                                                                                                                            30
                                                                                                                                                    58
       08
BAAØ
          E6
                               00
                                      Ø5
                                           E6
3A
                                               Ø7
                                                   67
FØ
                                                       2E
3C
                                                           Ø1
32
                                                               DD
A2
                                                                                                   FF
                                                                                                                   FC
5A
                                                                                                                       FF
F7
                                                                                                                           FF
67
                                                                                                                                            FE
                   30
                                                                   75
                                                                        : B8
                                                                                               FF
                                                                                                       FF
                                                                                                           FF
                                                                                                               FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                        FE
                                                                                                                                                    FC
BABØ
BACØ
      Ø1
FE
          DD
              74
D8
                  02
                       3E
32
                               CD
                                   89
                                                                   FØ
                                                                                 0060
                                                                                           03
                                                                                               85
                                                                                                   C4
                                                                                                        40
                                                                                                           00
                                                                                                               30
                                                                                                                                   10
23
23
                                                                        :52
                                                                                                                                3E
                                                                                                                                        1F
                                                                                                                                            BF
                                                                                                                                                CF
                                                                                                   C4
38
F3
          08
                  AF
                           A1
                               FØ
                                   C9
                                      00
                                           00
                                               00 00
                                                       00
                                                           00
                                                               00
                                                                   00
                                                                        :19
                                                                                COZO
                                                                                       3E
                                                                                           27
E6
                                                                                               87
70
                                                                                                       40
                                                                                                           00
                                                                                                                38
                                                                                                                   7E
                                                                                                                       DB
                                                                                                                           CØ
                                                                                                                               A1
                                                                                                                                       02
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                DC
                                                                                                                                                    50
                                                                                                                                                        : 6B
BADØ
      00
          00
               00
                   00
                       00
                           00
                               00
                                                                                       EF
                                                                                CØ8Ø
                                                                                                       F8
67
                                                       00
                                                           00
                                                                                                           FD
                                                                                                               F3
                                                                                                                       FC
                                                                                                                           E4
EØ
                                                                                                                                           00
                                                               00
                                                                   00
                                                                        :00
                                                                                                                   FF
                                                                                                                               E1
                                                                                                                                        02
                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                    7E
                                                                                                                                                        :FØ
BAFO
          AØ FØ B7
ØØ Ø5 3A
                      CØ
4C
                          2A
FØ
                               18
                                  FØ 28
                                       CD
                                           CØ
                                               BØ
                                                   3A
                                                       4B
                                                           FØ
                                                               B7
                                                                                C090 DA
C0A0 FF
                                                                                           DF
EØ
                                                                                               19
                                                                                                                   FB
                                                                   CØ
                                                                                                                                    D1
                                                                                                                                       A5
E7
                                                                                                                                            4B
33
                                                                                                                                                93
F9
                                                                                                                                                    27
5E
                                                                                                                               E8
                                                                                                                                                        :D4
              05
BAFØ
                                                                                                           4B
D2
39
E8
                              B9
                                      04
                                           ØC
                                               10
                                                   FA
                                                       09
                                                           21
                                                               01
                                                                   01
                                                                                               E8
                                                                                                   D1
8B
                                                                                                       A5
                                                                                                               93
                                                                                                                   E7
                                                                                                                       DA
                                                                                                                           FB
                                                                                                                                98
                                                                                                                                    CF
                                                                                                                                                        : AF
                                                                                           07
                                                                                                                       FF
27
DF
                                                                                                                           Ø7
93
F9
                                                                                                                               17
4B
                                                                                                                                   8B
A5
                                                                                                                                       A5
D1
                                                                                                                                            D2
                                                                                                                                                C9
                                                                                                                                                    E6
FF
                                                                                                                                                        : 9A
SUM: C4 07 C5 F7 EC DF 64 69 42 1D B6 D7 3A 5E 4C 5B :47
                                                                                               CC
                                                                                COCO
                                                                                       7A
                                                                                           9F
93
                                                                                                   E7
A5
                                                                                                       B3
D1
                                                                                                               DF
                                                                                                                   5B
                                                                                                                                            E8
                                                                                                                                                EØ
                                                                                                                                                        :34
                                                                                       67
                                                                                               4B
                                                                                                               EØ
                                                                                                                   FF
                                                                                                                               33
D2
                                                                                                                                   E7
A5
                                                                                                                                           9C
                                                                                                                                                FB
Ø7
                                                                                                                                        CD
                                                                                                                                                    5B
                                                                                CØEØ E4 C9
CØFØ DA DF
                                                                                               D2
19
                                                                                                   A5
F3
                                                                                                       88
                                                                                                            17
                                                                                                               07
                                                                                                                   FF
                                                                                                                       E7
                                                                                                                           C9
                                                                                                                                       BB
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        :98
ADD
               +2
                       +4
                           +5
                                   +7
                                       +8
                                           +9
                                               +A
                                                       +C
FF
                               +6
                                                   +B
                                                           +D
                                                               +E +F SUM
                                                                                                       67 CC 9F FB FF
                                                                                                                           EØ E8 D1
                                                                                                                                                    27
                                                                                                                                                        : D4
                                   FF
Ø3
97
      22
06
          AØ FØ C9
Ø8 DD 21
                          FF
FØ
                               FF
11
BB00
                      FF
                                       FF
                                           FF
                                               FF
                                                   FF
                                                           FF
                                                                       : 6F
BB10
                                                                                SUM: FF 3A 1E A1 84 6E 1D 80 7F EC D3 4D 66 C8
                      BØ
                                       00
A7
                                           DD
                                               7E
                                                   00
                                                       FE
                                                           01
                                                               20
FF
                                                                   09
                                                                                                                                               21
BB20
      DD
               01
                                           DD
                       66
                           02
                               CD
                                                   10
                                                           C9
                                                                   FF
                                                                        :55
BB30
      FF
          FF
              FF
                  FF
                       FF
                           FF
                               FF
                                  FF
32
                                       BF
A2
                                           FF
                                               FF
                                                   FF
                                                       FF
                                                           FF
                                                               FF
                                                                        : BØ
BB40
           32
               AØ
                   FØ
                       32
                           A1
                               FØ
                                                                                                       +4 +5 +6
A5 4B 93
A5 D2 C9
B3 39 DF
                                           FØ
                                                        21
                                                                    77
                                                                                                                                           +D
33
D2
                                               06
                                                   18
                                                           BØ
                                                               FØ
                                                                        : 4F
                                                                                                                        +8
                                                                                                                                   +B
CF
                                                                                                                                       +C
E7
                                                                                               EB
17
CC
       23
              FC
B5
                  C9
CD
                          FF
BB
                               FF
                                   FF
32
                                       FF
A3
                                               FF
32
FF
                                                                                C100 FF
C110 FF
                                                                                           EØ 07
BBSØ
           10
                      FF
                                                                                                   D1
                                                                                                                   E7
                                                                                                                       DA
                                                                                                                           FB
                                                                                                                               98
                                                                        :EC
                                                                                                                                                F9
                                                                                                                                                    5E
                                                                                                                                                        : AF
      CD
BB60
          00
                      40
                                           FØ
                                                   A4
                                                       FØ
FF
                                                           21
FF
                                                               00
                                                                   FE
FF
                                                                        : A3
                                                                                                   8B
E7
                                                                                                                   E4
5B
                                                                                                                       FF
27
                                                                                                                           Ø7
93
F9
                                                                                                                               17
                                                                                                                                    88
                                                                                                                                       A5
                                                                                                                                                C9
                                                                                                                                                    E6
                                                                                C120 7A
C130 67
C140 E4
BB70
BB80
          18
              CØ.
      11
                  01
                      18
                           00
                               ED
                                   BØ
                                       C9
                                           FF
                                                   FF
                                                                                           9F
                                                               FF
                                                                        :61
                                                                                                                               4B
                                                                                                                                   A5
E7
                                                                                                                                       D1
                                                                                                                                           E8
                                                                                                                                               EØ
FB
                                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                                        :34
                                                                                          93
C9
      AF
                           Ø1
FF
                               32
FF
                                       FØ
                                           21
FF
                                               00 FE
FF FF
                                                       11
FF
                                                                   01
                                                                                               4B
D2
                                                                                                                       DF
E7
                  FO
                      SE
                                   A4
                                                            18
                                                               CØ
                                                                        :82
                                                                                                   A5
                                                                                                       D1
                                                                                                           E8
                                                                                                               EØ
                                                                                                                   FF
                                                                                                                               33
                                                                                                                                        CD
                                                                                                                                                    5B
       18
                       C9
          00
                   BØ
                                                                                                   A5
                                                                                                                   FF
                                                           FF
                                                                        : 73
                                                                                                       88
                                                                                                           17
                                                                                                               07
                                                                                                                           C9 D2 A5 8B 17 Ø7 FF
```



PROJECT ※ マシン語リスト

FB EØ D1 C150 DA 67 : AF 3C FF C3 FF C160 FF EØ E8 D1 Ø7 17 88 A5 4B 93 E7 C9 E4 DA FB Ø7 98 17 CF F7 F9 5E C610 FF FE FF FF FF FF 00 DA B5 AD FF FF 00 A5 C9 :9A 88 E6 C170 FF 00 A5 D2 27 DF 93 F9 4B 33 3C FF C3 FF 5B FF FF 30 9F DF 5B D1 E8 EØ FF :34 0630 OID AD FF : B3 A5 5B FF FF 03 EØ FF E7 CD 9C FB C640 00 FF 00 B5 AD 5B C190 67 93 4B A5 D1 E8 : B4 FF 3C FF CIAØ E4 D2 A5 88 17 07 FF E7 C9 D2 A5 88 Ø7 93 FF : 9B 0650 FF FF C3 FF 30 FF FF FF Ø3 FF Ø3 00 FF FF FF FF :F1 27 B5 F3 67 D1 A5 DA AD FF 5F CIBO DA DE 19 CC 9F FB FF EØ E8 D1 A5 4B : D4 C660 FF AF : 85 DA EØ E8 4B 93 E7 DA FB 98 CF F9 : AF C67Ø ØF 07 B5 AD CØ 40 :87 C1CØ FF FF Ø7 17 CC 8B A5 E7 B3 D2 39 C9 E4 FF DF 5B 27 Ø7 17 8B A5 D2 C9 E6 4B A5 D1 E8 EØ FF :9A C680 FF FF F5 :73 CIDO FF FF FE FF EA FF FF FF FF FF FF EØ CØ C690 00 00 30 B5 AD 30 5B 57 FF FF FF FF FF CIEØ C1FØ 67 93 4B A5 D1 E8 EØ FF DF F9 E7 CD 90 FB 5B CSAØ Ø3 D5 ØØ FF FF FF FF FF FF FF 80 00 3C FF B5 AD 30 FF 5B :75:48 FF FF FF FF C6BØ FF FF FF FF 80 00 FF FF DA C3 FF 30 FF FF C3 FF SUM: 19 9B 18 E8 4E 80 9D 63 69 FC FB 9E DE 5F C6CØ B5 AD 04 03 03 FF FF FF FF FF 67 : 45 CADO FF FF 07 03 03 DA 30 B5 AD FF FF 20 E0 CØ 40 :63 E6 FF CØ C200 E4 C9 D2 A5 8B 17 07 FF C210 DA DF 19 F3 67 CC 9F FB C220 FF F0 F0 F0 C6F0 00 01 00 B5 AD 3C C3 5B 9B 67 FF FF FF FF :B9 +8 +9 +A +B +D D2 A5 8B E8 D1 A5 E7 FF C9 17 Ø7 93 : 9B SUM: 5F Ø4 22 34 Ø4 2E ØC EC 79 6A 21 7E 56 E6 6Ø C6 A5 E7 EØ 4B 27 E8 FB Ø7 98 17 : AF DA CE F9 5E C9 E4 88 D2 C230 07 88 A5 D2 A5 E6 : 9A 7A 67 E7 A5 5B FF 27 DF 93 F9 4B 33 A5 E7 D1 E8 EØ FB :34 C240 9F CC ВЗ 39 DF FF ADD +0 +5 FF +6 FF +8 +B SLIM 5B FF FF 80 B5 AD 93 EØ C700 01 01 00 80 00 5B :B9 C25Ø 48 D1 E8 CD C9 D2 A5 F3 88 E7 FF A5 D1 0710 FF 30 8Ø FF E4 17 07 FF C9 D2 07 FF : 9B D9 E6 FF FF EE FF FF 80 00 FF FF FF : B4 88 C72Ø C73Ø C74Ø 03 01 27 CC 9F FB 93 **B**5 05 00 FF : EF C270 DA DE 67 EO EB A5 4B : D4 DA 93 C9 DF FB Ø7 93 Ø3 F5 30 DA 98 17 FF FF DA C3 FF 3C FF B5 FF C280 EØ E8 D1 A5 4B E7 CF E7 F9 : AF 07 03 01 AØ 0101 CØ 00 :F8 FF : BB D2 E8 8B E7 D2 39 F4 C9 E6 FF FF D5 C290 FF 07 17 A5 SB 45 : 94 FF EA EØ CØ CØ 80 ВЗ 5B 27 D1 0750 5B AB C2A0 7A 9F CC A5 EØ 00 01 00 00 : BØ 48 C2B0 67 93 C9 4B A5 D1 E8 EØ FF DE FS 33 D2 E7 A5 CD 9C FB Ø7 5B : 33 C760 C770 Ø1 EA Ø1 D5 00 00 FF AA FF FF FF FF FF 80 80 00 00 AD 30 5B : 05 A5 F3 FF E7 09 FF FF 80 FF FF : 9B 80 00 00 : 60 C2CØ E4 D2 88 17 9F FB 93 E7 C9 E4 FF A5 E7 4B 93 33 F9 27 5E C3 C3 :38 DF 19 EØ E8 D1 C78Ø C3 E7 C3 C3 C3 C5 CF 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 67 : D4 E7 E7 B9 99 99 99 99 99 E3 E1 E7 E7 E7 81 :E4 EØ E8 D1 A5 FB Ø7 99 CZEN FF 4B 98 CF : AF C790 E7 F3 F3 E7 CF E7 E7 B9 E3 : 90 07 17 A5 D2 FF 17 BB A5 D2 C9 E6 C7AØ E3 E1 81 E7 03 03 03 0F E1 E7 E7 81 BB : 9A B1 C3 C3 81 81 99 CF E7 : BØ C7BØ 99 99 CF CF C9 99 E7 99 99 9F 9F 99 99 :30 SUM: FA 11 FC F4 BC 42 B4 03 49 19 37 88 70 3D CA F2 :F6 C7CØ CF CF C9 99 07 C3 CF 99 C7DØ 99 9F 99 99 99 : BØ C3 CC 00 CF C7 C3 CC 00 CF CF C3 :18 C7EØ ADD +5 +8 +9 +B +D C7FØ CF C7 C3 C9 CC 00 CF CF 81 F9 FO Ci 99 9F 99 : 54 7A 9F 67 93 5B 27 DF 93 F9 4B A5 D1 E8 E0 FF :34 33 E7 CD 9C FB 5B :33 0300 CC E7 B3 39 DF C310 A5 EØ FF 9C SUM: F1 ED 47 C8 D2 C8 71 98 AD 02 C7 C4 C7 B7 6C E8 :9C 93 4B D1 E8 :9B C32Ø E4 C9 D2 A5 88 17 Ø7 9F FF E7 C9 D2 A5 88 Ø7 93 FF DA DE D1 F3 D1 67 CC FB FO F8 A5 4B 27 : D4 C340 +2 F9 EØ A5 4B 93 E7 DA FB 98 CF E7 F9 5E ADD +01 +4 +5 +8 +9 +A +B +C +D SUM : AF +6 81 C3 Ø1 C3 C3 E7 F9 C1 99 9F 99 03 03 03 E7 03 03 F9 F9 C1 99 FF D2 39 C9 07 C9 E6 FF C800 81 C35Ø 07 17 8B A5 E4 FF 17 88 A5 D2 : 9A DF E8 03 99 F9 F9 C1 99 99 99 99 FO C1 9F 99 99 99 : 48 5B A5 D1 :34 C810 4B EØ 33 D2 99 39 39 E8 EØ FF 17 Ø7 FF E7 A5 9C FB Ø7 99 99 99 CF :3A 0370 67 93 4B A5 D1 DF FS CD 5B : 33 C820 E4 39 99 E7 C38Ø C9 D2 A5 88 E7 C9 C830 39 39 9F CF E7 01 39 9F :20 FF 88 : 9B FF C3 C3 0390 DA C3 FF 3C FF B5 AD C3 5B FF FF 30 FF C840 03 99 99 03 99 99 99 C3 99 99 : 80 FF 99 83 9F CSAØ FF C85Ø FF FF FF DA AD 30 C3 FF **B5** 5B :80 C3BØ FF C860 C3 FF 99 99 99 83 FF 9F 99 C3 81 C3 7E 99 7E 99 99 83 9F 99 :18 :EC : FØ FF FF FF 7E 7E 7E 7E 7E FF C3 FF 3C FF C3 FF FF FF C3 FF C3 81 CECD DA 30 B5 AD 5B FF FF FF FF FF C87Ø FF C3DØ FF FF FF FF DA 30 B5 AD 30 C88Ø FF 81 81 FF 81 81 81 81 :FC 5B : BD FF :F0 CSEØ FF FF FF FF FF FF FF FF 3C C3 5B FF FF FF FF FF FF FF FF C890 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E FF FF 81 81 81 81 CBAØ FF 81 81 81 81 81 81 7E 7E :F4 CSFØ DA C3 F5 FD 20 FF 87 87 CF FF FF : BD 81 7E 67 67 81 7E CB 81 81 7E 81 7E 81 7E 81 : 00 CBBØ FF FF 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 CBCØ 7E 7E 7E 81 :F8 SUM: EC 01 8A 0C 22 09 CC 85 61 0D 7A 7A 60 C9 9A CE :F2 EF A7 A7 EF E3 EF 67 BF A7 BF CB BF CB EE F3 CBDØ EF CB ED EE ED :BA EF : 1A CBEA FF CB CB ED EE CBFØ E3 DC BF BF BF DF DC BF BF DF EF +3 F7 +4 +5 +6 +7 FF FF FF FF +C FF +8 +9 +B FF CAMO FE FE FF FF EE FE FF FF FF : DB SUM: ØA E1 78 ØA AØ FA 46 48 4Ø 72 1Ø D6 B8 66 7E 7E 7E FF FF FF C410 7E :E8 C420 DA E3 C430 FF BF FC DF DD 57 7B FE 7B D7 1F Ø7 3F Ø3 BF 81 7F F7 DE FF Ø 1 00 40 : CF 75 C7 FF FF FF :B2 DB DB +5 C7 C7 +6 +7 FF FF +A +B E1 EF +C EF +D C7 +E +F FF FF +8 +9 C440 F8 D4 80 AA 40 2A FA FD D7 D5 AA 44 BE : 8E FF EF ØF : 04 COMM FF ØF E1 FF BD FC 63 5F DB 00 aa 81 01 07 1F C450 7B FF FF FF O.B FF : 08 FF 0910 EF EF 2B F5 DF B7 FF FF 23 7F FF BF 5B : 5A C460 AB FF 0920 FC 0930 FF FE FC : FA C470 00 54 DA C3 80 A4 CO E5 E8 FF D6 89 F4 CD FB FF : 48 FF FF FF C3 FF FF FF FF DF : BØ C480 FF 00 00 00 FF 30 00 00 : D1 : 98 C940 FF FF FF FF FF DF FF FF FF FF FF FF 00 FF 00 00 00 00 DA 3C FF :D6 C490 FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF .C7 FF FF FF :80 C95Ø FF FF FF FF 00 00 C4AØ FF 00 00 00 F5 75 75 F5 FB FB FB AE FB FB FB FB FF FF C3 FF 00 00 3C FF FF FE FF 30 :52 C4BØ 00 5B FB C7 30 FF : C7 C970 AE F5 FR FB FR FF FF RR 40 BB C7 FF 00 00 00 00 00 5B C4CØ ØØ ØØ 00 00 FF 4D 3D 3D C98Ø BB BB 4D BB BB FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 C4DØ C990 FF FF FF FF FF FF 7F FF FF FF FF FF FF FF 7F : FØ 3C B5 FF FF 55 A9 FF 55 A9 DA FF CAFO DA E3 OO AA FF FF FF FF FF FF : 2F FF 7F FF FF FF FF FF FF BF :00 C4FØ FF FF 00 AA C3 30 B5 00 ZA 95 2A CSAD : 1B FF 7F FF 7F 7F FF 3F 77 FF 7F 7B FF 7F 03 03 FF FF 8F FF FF FF FF 8F :10 C9BØ BB C7 BB C7 FF FF 7F 7D 7D 7D 7F 7D 7D BB C7 CSCO 3F : 70 SUM: AB E1 FA 6D 25 69 4D E4 A9 35 3E 3D 5F 76 D5 :FC 7B 7B 87 FF 87 FF FF 3F 7F 7F 7D BB : A8 C9DØ C3 FF CSED **7B** BB**7B** 87 7B BB : E0 C9FØ FF FF FF FF FF E7 FF FF FF FF FF E7 : 00 +9 C500 FF aa 2A FF 95 FF :5D SUM: DF EE B6 CA FC C4 68 80 31 5A 62 60 CA D2 2C 30 :3A C510 C3 FF 54 AB 50 05 AD 30 5B FF :53 15 D5 FF 30 53 FF Ø7 95 95 3C FF C520 55 AB FF FF FF FF CA AØ AD 5B FF FF 0530 FF FF FF CA FF FF FF EØ : 08 FF C3 FF +2 +3 +4 +5 +6 +7 -F FF FF FF FF F7 F7 FF FF FF FF F7 F7 FF C540 00 99 FF FF ADD FF C550 FF FF FF FF FF 00 99 65 FF DA B5 FF AD 00 99 26 : F3 CAMO FF FF FF FF FF FF : C8 C560 FF FF FF FF 00 99 A6 CAIØ FF C57Ø 9A 63 9B 63 Ø4 Ø7 B5 AD 3C FF C3 FF 5B FF FF FF FF FF FF FF FF : B5 CAZO DE BD FD FD BB C7 FF DB BD FD FD BB :24 :3D FF C6 20 B5 AD 30 03 CA30 FD C58Ø FF FF D9 5B :7B DB BD FD BB C1 F7 F7 F7 ED 9E C6 FF C3 FF EØ FF FF FF ED F7 FF C590 FF FF FF FF FF FF D9 FF CA40 9E FF C1 ED 9E FF FF FF CSAD DA 03 30 B5 FF AD 3C FF 00 01 FF FF : 70 CA5Ø FF FD FB EF 5E FF C4 E3 E3 6F ED F7 F7 DB **B7** 6F SE BE : C6 FC 23 00 55 DA B5 AD CA60 FD FB FF FD : C4 C5BØ FB B7 F7 FD FF FF 30 FF FF FF ØØ FF D5 FF :C7 FF F6 FC FF :5B C5CØ FF FF FF FF FF FF FF FF FF CAZO DB ED FA FB FD FE FF FF 3C FF 03 FF FF FF 5F EF FB FD FF 5F 02 03 B5 AD 5B FF FF FF CASO B7 C4 FF FF C5DØ DB ED CSEØ AB 57 CSFØ FF FF FF CØ CØ 3C FF EA F5 FF B5 FF AD 3C FF C3 FF : 74 FD B7 FC 23 FF E3 FF FF FF FF CARR SE EF FB FF FF FE FD FF : 04 5B FF FF FF FA FF FF FF DB FF : D1 CAAØ F6 ED FE FD FB FF : 5D C7 C7 7E EF EF EF CABO EF : AØ FF FF FF FF FF EE SUM: 37 F4 59 D6 56 E6 72 28 32 53 95 4A 57 11 08 54 :58 CACO FF EF EF FF FF FF : 48 7E 7E 7E 7E 7E :E8 CAEØ EF EF EF EF EF EF EF 83 EF EF EF EF EF EF 83 :18 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM



▶2月号p.72のMAPPY KIDさんへ。確かに金銭的にみれば売ってしまうのもしかたのないことでしょう。しかし「上位機を買う場合。 の物は使わない。」と決めつけるのはどんなものでしょうか. 私はIII機種でも多少の投資(¥10K以下で)によって便利なキャッシュ・ディス ク(増設RAMのようなもの)のように活用できると思います(実は私はそのためインタースェイス製作を計画していまして現在チップの選択 てす). P.S.1 ポケコンユーザーの竹さんPCUCに入ってください! P.S.2 全国のFPのユーザーの皆さん、SUB CPU7801Gの資料の人手



CAFO EF EF EF EF EF EF 83 FF FF FF FF FF FF - 04 CF90 DA **B5** AD SB EE CC CFAØ FF C3 FF FF FE E7 3E BD ED 7E E7 7F : A9 SUM: 64 98 85 C7 27 53 E2 65 90 79 50 5E FA D1 20 EC : C7 CERO 99 FO OF 00 00 C3 5B == FF FF E7 FF E7 FF E7 FF E7 30 E7 E7 CFCØ DB 30 E7 7F BD BD DB 00 66 :D2 FF E7 FF E7 FF C3 FF DB FF FF 99 FF 99 CFDØ FF DB DB B5 AD 7E ADD 45 +8 FF +A FF +9 CFEØ 81 :F2 FF FF FF FF FF FF FF FF CBØØ 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E FF FF FF FF FF FF :E8 CFFØ 7E 3E 7F C1 99 BF E7 C1 C9 99 FF 03 03 FF C3 FF CB10 FF FF FF FF CC FF 99 F9 03 : A4 99 C3 9F 99 FF FF FF FF FF EE FF : A4 9A 1A 36 C4 30 12 C0 64 35 E4 45 E2 46 45 40 D8 :F7 CREA 00 00 FO 99 99 03 F9 99 03 : B8 CB40 FF FF FF FF EE FF FF 99 99 00 99 99 :14 99 CRSO C3 00 FF FF FF FF FF FF FF FF : 14 +5 +6 +8 +A +B +C +D +F SLIM 99 99 C1 81 99 F9 CBAD C1 09 99 00 99 99 C1 FF E7 FF : 90 FF E7 FF E7 FF DODO EE EE EE FF FF DB BD DB 5B :FA CB7Ø FF FF FF FF FF FF F9 FS C1 FF FO FO 81 : 98 E7 E7 00 E7 DØ10 66 FF FF FF FF FF EE FF :C8 C1 81 CRRA 81 FO EO EO FQ FO 81 FF : 98 DØ2Ø FF FF 81 81 99 99 99 99 99 99 99 99 81 99 99 E7 99 : 60 FF FF 81 FF FF FF FF CC -FF FF E7 99 FF E7 FF E7 FF E7 FF E7 CRAM FF FF FF C3 É7 F7 E7 E7 E7 FF C3 FF : F8 DØ40 FF FF FF CBBØ 03 FF FF FF FF . F0 E7 C3 FF C3 99 C1 FF FF :E8 30 B5 FF 2D 7F 3C FF FF C3 DØ5Ø DA 43 18 FF FF FF 7F BF :8D 99 FF CBCØ 89 99 99 F9 89 99 99 83 :58 DØ60 7F DA C2 FF 59 FD BE 30 **B5** AC 30 : 49 FF FF 99 FF 99 FF 99 99 CRDØ FF FF CC 99 99 81 99 99 99 FF 25 E7 FF 24 E7 : A8 DOZO FF FF FF FE FD FF FF FE CBEØ 99 99 99 :EA 81 99 99 C1 FF C9 FF 00 00 DØ8Ø 94 03 84 5A 7E F7 5C 21 (2)(2) 30 7F FE 5F FF CF FF :FØ CRED C1 99 99 99 C1 C9 99 99 FF FF FF FF FF BF 3F FE : 40 DØ9Ø CC 52 30 DB CØ A4 00 24 OC 54 : BB DØAØ 7F 30 FA 2D FF 30 F3 SA FF FD E7 2B 52 7F 30 7E : 8F SUM: 7D 21 81 ØB 5F 81 21 ED FE A2 Ø2 8C EØ Ø2 A2 6E :38 DØBØ B5 1B FF FF FF FF FF FF BE :8D FF 7F FE FF 7F FF DOCO FF FF FF BF DA 30 B5 AC 30 C2 59 : 49 FF FF FF FF FF FF 43 24 94 7F E7 DE FF DØDØ FF F7 FF FE 7F FD FF FF FD :EA ADD +01 +2 +3 +5 +6 +7 C3 +4 +C +D +E SUM DØEØ 9A 28 24 5A 42 7F 99 DE FF FF FF : 40 CCØØ C3 00 99 99 00 99 99 03 DØFØ BF 7A E7 7E 7E D8 C2 24 35 09 24 42 5A CC10 FF FF FF FF 99 : 10 99 :FA CC20 99 99 99 C3 99 90 00 FF FF FF FF FF FF FF :EA SUM: 4D E6 ED 45 29 6C 84 40 46 D5 58 DA C6 D9 AF B1 91 : 04 0030 99 99 99 81 89 99 99 99 91 81 89 99 99 :30 C9 CC4Ø FF FF FF FF FF C9 E1 : BØ 99 CC50 99 09 E1 EE FF FF FF FF EE : BØ ADD +0 +4 +5 +6 +8 +9 CCAR 81 FO FO F9 C1 F9 F9 81 SUM FF FF EF C3 FF FF : 98 D100 EF FF 7E FB FF FF FF FD FE E7 FF FF FF 7F FF 5B FF E7 CC70 81 F9 7E 7E :F2 CI 81 99 99 99 91 91 81 89 99 :38 3C FF DA B5 FF 3C FF 43 7F D110 AD 5B CCBØ FF FF FF FF FF 59 : ØD FF 99 99 99 81 89 99 99 . 90 D120 DA FF F7 FF 3C FF B5 FF AC FE C3 FF 30 FF CC90 81 F9 F9 F9 C1 C1 F9 F9 F9 FF : ØA 81 FF EE FF :98 D130 FF FF EE FD CCAØ 81 F9 FD :EB C1 C1 81 C1 C1 C9 99 99 99 00 :E8 D140 C3 34 20 43 15 A8 FF 34 FF 83 83 DA FF FF 5F FF FF 99 CCBØ FF EF FF FF FF 99 99 99 : 40 D150 B7 FF F7 FF FA EF 7F FE CA 20 C2 C3 FF :38 R1 ØC. CCCØ C3 F9 F9 89 FF 03 03 F3 5A 99 FF FF E7 FF E7 FF E7 FF FF FF :84 EF FE EF C3 C3 E7 FB FE FF FF FF FE 99 EF 5E 7E :8B F9 FF CCDØ C3 FF 99 FF F9 89 99 99 99 99 99 C2 C3 E7 F7 81 . BA D170 38 B1 89 18 81 03 F9 FO 99 00 00 83 : DD CCEØ FF FF FF FF FF 99 99 99 F9 D180 FQ 89 99 99 83 03 00 91 89 81 00 CCFØ 9F E7 F3 F3 F3 F3 E7 9F 9F : C6 F3 F7 EX F3 F7 QE : BØ D190 E7 DB 99 99 81 99 C3 99 F7 DE 99 81 99 :70 29 29 C1 DIAM 18 Ø1 39 10 Ø1 Ø1 01 19 39 01 29 39 39 :FD SUM: FA 8C 28 20 50 58 8C A4 56 0C E8 24 8C B4 A8 CC :C8 D1BØ 39 11 F9 39 39 F9 C1 F9 38 F9 39 80 B1 81 38 C1 F9 91 99 DICO 81 F9 F9 81 81 F9 C1 B1 C3 F9 FS : 40 43 C3 C7 DIDO C2 81 18 89 18 81 99 99 99 99 : 6D ADD +2 F3 +1 +5 F3 +8 +A +B +D 99 99 99 SUM DIE 18 99 38 81 93 83 93 01 11 10 43 : D5 E7 F3 C3 C3 F9 CDØØ 9F F3 9F F9 F9 99 99 99 : B4 D1FØ 39 39 39 11 93 93 93 39 11 93 C7 . 78 CD10 C3 CD20 F9 F9 99 03 F9 C3 F9 CF 99 99 99 FQ 99 99 : B8 CD20 CF CF E7 E7 CF CF CF E7 77 77 CF CF SUM: FB F7 5B 5B B9 33 14 EC 40 87 43 08 30 0B 55 67 :9D : F8 CF 77 CD30 F9 E7 CF CF CF E7 F9 FF 8F CD40 FF 97 67 BE FF F7 F7 97 67 SE : 00 FF CD50 FF BB B7 CF DF F3 BB B7 CF DF EF F3 : 00 ADD +0 +5 +8 +A +B +C +D +E +F SLIM CD60 FF BB B7 CE DE FF F3 FF FF FF FF FF :F8 38 D200 80 C1 B1 81 38 C1 F9 F9 Ø11 C1 81 81 FO F9 F9 F9 F9 81 : 45 FF FF FF FF 90 90 81 90 9F CF FO : 94 F9 D210 81 F9 C1 81 CØ 81 18 91 08 81 19 : AD FF E7 FF FF FF CD80 FF FF FF FF FF FF FF FF :F0 99 D220 C1 99 09 99 99 C1 95 99 : 90 CD9Ø FF FF FF CF CF FF FF FF FF FF :78 D230 83 38 A1 8D 10 00 80 FF 83 : C5 B9 E1 BE 9F 90 80 CDAØ FF FF FF FF FF FF FF FF FF DE DE 9E 80 D24Ø 83 EØ E1 CE 8F CE 9C 8E FF B9 9F 80 DA CØ 20 84 80 ØC 82 00 CDBØ FF FF FF FF FF FF :FØ FF FF FF FF FF FF FF FF FF D25Ø FF EE 8E CE CE 80 FF EØ EE 8E 8E : ØA FF E7 FF 80 CDCØ FF C3 FF DB 99 81 90 90 90 FF :83 AC FC 94 D260 D270 DA C2 FE 3C FE B4 38 FE CØ 00 FE F8 CDDØ FF F8 80 : 93 FF E7 FF FF FF FF FF FF 80 F4 E7 E7 E7 :EE F8 95 D5 F3 FC F8 80 DA FF C3 00 84 14 80 10 : BD FF FF FF F7 : F0 D28Ø FF C1 D5 94 94 94 94 : B8 94 94 94 CDFØ FF C3 DB 99 81 9C 9C 9C FF FF FF FF FF FF FF 83 B1 F3 A1 F3 20 E3 C3 43 E3 D290 DA 38 FF E3 FB E3 :B9 FB DA CO 2C EE 84 80 ØC 8E 82 8E 00 : DØ SUM: 48 C2 46 BA 8A 60 A4 E2 72 F9 11 C0 3F E9 41 70 : 8F 8E 3C FC EØ CØ EE 1C FF D2BØ FF CE CE 8E 80 EØ CE CE 80 : ØA D200 DA 84 80 CØ 58 83 00 9D 38 8C B1 CØ FC 3C FC CØ : AA FF DODO CØ 9D 80 CØ FC DA A1 00 :7F 83 FC D2EØ FR FF F9 E1 80 83 FB F9 E1 80 :9E +4 FF FF ADD CEØØ +6 FF E7 +8 FF 99 D2FØ DA 38 B1 A9 08 +2 FF +F 83 99 SUM :F8 :FD 80 +B FF +D FF 00 83 FB F9 FQ 88 BB 80 : A6 FE CE10 F7 7E 7E 7F 99 99 99 81 99 99 SUM: FC FC B1 44 55 D4 B5 A9 61 BA 1C 30 88 DC 2E B6 CE20 FF FF 30 FE DB BD BD 30 DB 7F : 1D CE30 E7 E7 E7 F7 F7 03 FF FF FF E7 FF E7 FF :E8 CF40 DB DB 5B 00 E7 E7 E7 66 E7 : D2 ADD +6 +8 +A +B +C +D +F SUM CESØ C3 FF FF FF FF FF FF FF FF DA AD 5B :80 83 F7 FB C1 FO 88 94 B8 80 DA 94 94 FF C3 DEMA FF F9 00 D5 84 14 80 10 : 09 CE6Ø FF FF FF FF FF FF C3 FF FF FF FF :FØ D310 D5 94 D5 CE 94 94 94 94 : B8 FF F7 99 E7 CF70 3F BD ED 7E E7 7F C3 9F 99 99 :5D D320 DA CØ 84 80 82 EE ØC 00 EØ CE 8E 8E 80 :69 CEBØ 7E FF FF FF FF FF FF FF F7 BE 3E 5F D330 :76 FF EØ EF 2C EE CF CE BE SE 80 DA CØ 84 80 ØC 82 00 CE90 C1 99 99 99 C1 F9 FF FF FF FF D34Ø D35Ø FF FF :30 FF EØ EE CE CE FF 8E 8E 80 EØ CE CE BE 8E 80 : 0A DA CEAØ DB 30 7E E7 FF 7F FF B5 40 E7 FF E7 E7 C3 7E DB DB 81 99 A1 E9 A1 F1 DA 80 18 24 CØ 18 FF DB E9 CC FF C3 FF 99 B8 : 68 CEBØ FF FF **B**7 AF 7E E7 7F : A6 B8 E4 DB CC DA A1 E1 30 F0 :9B 9C 83 38 B1 CØ 00 CECO 99 FO FO C3 FF 81 FF F9 C3 FF F9 30 00 99 FF FF D37Ø 83 C2 FB 3C F9 B4 FF E1 FC FC 80 FF 83 FB FC 80 B7 3E C7 CEDØ 3E BF FO C1 AD F9 F9 81 :9D DA FE C2 FE 1C AC. 38 CØ 00 FF FC FC F8 F8 80 FF CEEØ FF FF FF FF FF FF DA B5 5B : 8D D390 D3A0 FF FE FC 96 FB F8 80 DA 90 04 80 80 18 : C7 CEFØ FF :FØ DE 38 DC 94 84 1C 8C 8Ø 90 FF DE DC B9 9A 96 84 80 D3BØ DA 83 A1 8D 00 83 C2 SUM: 12 6C 83 4E AE 65 C8 52 6E A1 DF E6 F1 SE 9F 90 80 :C5 22 FD B4 EE :11 83 DE 03 E1 9E 90 90 03 DECO FF B9 8F 9F 80 DA 10 94 10 80 80 18 FF DE 90 D3DØ 80 9C 43 DE E3 DE FB 9E F3 8Ø F3 90 E3 90 E3 9C E3 :5A FF DA 38 FB D3EØ B1 A1 20 +B E9 +5 +6 +8 $+\Delta$ D3FØ E3 F3 F3 E3 E3 DA 80 10 A5 A5 38 C1 00 : 25 CF00 DE C7 CF10 FF FF 3E FF B7 FF BF 3E C7 DF 39 E1 B9 D9 D9 39 B9 : 9D CF10 FF FF FF FE C7 3E B7 BF 3E :F5 SUM: 37 DD CA 7F 96 56 14 A6 12 1C 97 2E EC DE CF2Ø 81 F9 F9 F9 81 FF FF FF FF FF FF FF :98 CF30 E7 3C FF 99 DA FE 7E BD BD DB 5B 99 99 C3 E7 E7 E7 E7 CF40 FF 30 AD FF 3C FF C3 5B FF FF B5 :8D ADD +0 +C F7 +5 +6 +8 +9 +A +B +D +E +F SUM CF50 FF : FØ D400 D410 FF DA 80 9C 2C EE EF F7 FB F1 80 FF 80 90 EF FB F1 80 : DA CF6Ø FF DB 30 30 BD BD 00 F7 66 E7 E7 7E E7 E7 DB 5B E7 E7 E7 :D2 CØ 84 BC CE ØC 8E 82 8E ØØ 8Ø EØ 83 EE 38 CE CE 8E 8E 80 :69 CF7Ø FF FF FF FF FF FF : 1E EF 7F 7F EØ CE DA R1 A9 08 80 O : 70 CF80 C3 99 99 99 99 99 99 C3 FF FF FF FF D430 FF 83 FB FQ FQ 88 88 80 FF 83 FB F9 F9 88 : 5F



PROJECT ※ マシン語リスト

ADD SUM D440 91 18 81 80 18 DB 81 . 04 +0 DA D450 99 81 90 84 Ø4 8Ø 84 8C 18 :F3 D900 FF D910 80 FF FF FF FF FF FF FF FO DO 38 **B4** AF 3D 03 5B : 90 DA F4 F8 FC F8 FE FF FF FF FO FO FØ FØ FE DAAR DE DO 94 96 84 80 90 FF DE DC 90 90 3F 57 3F :73 30 CØ 58 CØ 9D 80 84 FF BF 7B 70 70 D470 DA CØ 80 8D 7F FF 8C F9 CØ FC FC FC 3C FB B7 C3 FC :84 FF B7 AF 7F D480 FF CØ 90 FC DA FF BE 3F 5B D930 FF FF FF FF FF FF DA 3F D490 FF 83 87 FF FF FC FC FC FE F5 FB :FØ 83 FB :56 E3 E3 : 45 FC F5 C3 4C E7 BD AD 30 DF 5F FF FB F3 F3 E3 E3 0950 BE FF FD FC 5B ZB 77 AF 57 3E 7F FF D4A0 DF F3 E3 E3 DA F7 BE D960 FF FF FF FF FF D1 38 B4 AE 3D C3 5B : A5 FB F3 7F FB 7B D4BØ FF F.3 F3 : 16 FF CC FC FF 57 3F FF 83 E7 F1 FE 77 9D 80 CØ CC 90 90 FF CØ 9D 80 CØ 90 90 :58 D970 81 EØ FØ F8 F4 FE FF FC FF FF FF D4CØ :00 95 FF F9 FC C3 BD 84 7D D4DØ DA FF 30 **B7** BE SE C3 7F 83 FB F1 80 : DB D98Ø DA BC FF 6F 7B 00 :34 FF 83 FB F9 FC FC 80 FF FF FF F7 FF DB B7 :F8 E1 D4EØ D4FØ FF FF F5 F0 :29 :A7 FE FE FE FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF :F1 DOAR FF FE FB FF DE 80 FF FF FF FF FF FF FF FF D980 FE FF F5 ED FC 5B 7D 7B 77 6F 57 3F 3F FF SUM: 37 0D 3E F2 E2 B2 35 FD 5C 2E 73 D3 93 5C 76 9B : 0A FF FF FF F7 FF FF FF FF FF F5 FE FE FF EØ DØ 38 F8 B4 AE 3D :9D D9CØ 5B D9DØ DF EF FB EØ FØ FC 6F FE B7 FF FF FF : 6F DA C3 BC 95 CD C4 E3 FF 3F 3F C3 57 BB DD :F4 00 FF ADD +0 +5 FF +6 FF +8 +A +B+D +E +F SLIM D9FØ FF FF FF FF FF FF FF DB SE B7 AF SE FF 7F :F8 FF FF 00 00 FF FF FF D500 :F2 FF FF 99 99 FE 99 F7 7E 99 E7 D510 FF FF FF FF FF FF 7F F7 FF 7F : 45 SUM: 21 EC E7 84 86 96 E3 41 A2 FC 3E 5E 62 9E D5 F7 :BE 99 99 99 99 99 D520 81 81 : 60 7F BD DB E7 C3 30 ADD +6 9F D540 T.3 F7 F7 E7 F7 F7 FF DB 30 BD BD DB 5B : F2 +0 +2 +5 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM D550 00 E7 E7 E7 E7 00 E7 E7 E7 : AØ DAØØ FE F5 FB EF 80 E7 66 E7 E7 :E9 66 DA D540 C3 3C FF B5 FF AD 30 C3 SB FF FF FF FF FF FF FF FF - 8D DATE 3E 7F 7C F5 FF ED FC C3 5B DD FF EØ BB B7 6F 57 3F 3F FF FF D570 FF FF FF FF FE E7 3E BD ED 7E E7 : A9 DA20 3F 38 B4 DØ AE 3D 5B : DD D58Ø 99 F9 C3 9F 99 99 C7 03 5F C3 99 F9 C3 9F 99 99 C3 :58 DAZØ OF EF FB F5 FE FE FF EØ FØ F8 FC FE 77 FF :2F F9 F9 F9 C3 D590 E7 7E BE 3E C1 99 C1 : B6 DA4Ø DA FC F5 FD FC FF FF 3F 3F 57 3F 6F 7B 7D 00 C3 FF 7F FF F9 F9 F9 DA DB 30 B5 AD 7E 7F DA5Ø FF FF FF DB B7 AF :F8 FØ FØ : B7 DSRA F7 E7 C3 DR DR 81 99 99 E7 E7 C3 DB DB 81 99 99 :F4 DAAR FF FF F4 FB FO CØ 8Ø FF FE FC FB FØ E7 7E E7 7F 99 F9 99 87 95 FC 7D 7B 77 6F 57 3F 3F : A3 D5CØ B7 AF 7E F9 03 : 8A 80 AD 5B 0500 C3 99 81 F9 99 F9 C7 F9 3E F9 3E F9 C3 : D2 99 F9 F9 99 C3 FE B7 BF C7 7F : D9 DA8Ø 83 97 SE QE RE FF FF FF FF DE **KE** B7 AF 3D 5R F9 F9 Ci F9 DA9Ø DF F5 FE FF FF FF 81 F9 F9 81 EF FB FE FF FF FF FF FF : A8 D5EØ 81 C1 : 40 FC 7F FF 3F FF 3F C3 57 3F 30 B5 AD 30 C3 5B FF FF FF FF : 8D DAAØ DA C3 F5 FD 3F 6F 3B 1D 00 :58 B7 DARO FF FF FF FF 7F DB AF 3E FF 7F : 38 FE F4 FB FØ EØ 80 FE FC FB FØ : 77 SUM: BB BD FB 62 C6 79 30 EC DC EA BD 6A 56 FD 78 30 : 15 80 C7 DADØ E2 DAEØ E3 CC 95 9F AD FC FF C3 5B DD BB B7 FF FF FF DF 3F 6F B7 57 AF 3F 3F 03 FF :63 BF 3D 5B : B2 FE FF DAFØ 9F EF F7 FB F5 FE FF FF FF FF +9 FF +5 +8 +A +B +C +D +E SLIM D600 FF FF FF FF FF FF FF B9 FF DE 39 39 C7 B9 3E B7 E9 BF 3E C7 B9 DF D9 E9 D9 B9 E1 SUM: 10 E5 69 20 F2 10 5B B7 24 6E BB AC 0B B4 5A 06 :44 D610 D9 E1 D9 39 : 00 D620 3E 81 C1 81 : 90 3C E7 D630 81 F9 F9 F9 C1 F9 F9 81 FE F7 7F BD BD DB 5B : EF C3 E7 E7 99 Ann +0 +3 B3 +5 32 D640 E7 C3 E7 E7 E7 :54 +1 +6 +7 C7 47 +8 D9 Ci 3D DBØØ F1 DASO DA DK 30 **B**5 AD C3 FF 5B EE CE FF FF CC FF AB FC FC 9A 83 FC FR FR F1 E1 :81 :10 FB FF FF DB10 F8 E1 BC D5 CD 4C E3 D660 FF FF FF FF DB 30 BD BD 30 FF DB 5B :FA 63 : B4 D670 00 E7 F7 E7 E7 3E 3E 1F Ø7 E7 E7 00 66 E7 E7 E7 E7 E7 E7 : AØ DB20 RE 1F 15 BE BE 87 3E 3E 3E 1F BF 8F 87 : 40 DB30 1F 30 E3 FD FD FC C3 03 07 03 D680 E7 7E FF 7F 7F 03 99 99 99 99 99 99 CK : 42 DB ØF 1F 3F :21 99 99 99 DA DRAM CB DIE OB 17 07 4F 1F 3F FC F2 F8 CØ 30 BF : A1 C3 C3 30 B5 AD 30 C3 5B : B1 CØ DB50 CØ EØ FØ F8 E8 F2 FF EØ EØ DAAR FF FF FF FF FF FF EE FF FF C3 FF 99 FF F9 FF C3 FF FF FF FF C3 CØ F8 FC : F8 43 7F AD C3 5A FF FE 3F DB 7F C3 E7 E7 DBAD 94 30 B5 30 FF FF FF FF :88 D6BØ FE 3E ED 7E BD 7F 9F 99 99 :50 3E FB 73 BD BD 38 : B3 00 F9 E7 9F E7 99 E7 99 E7 E7 3E FF FF DACO 99 C3 E7 FF DB 30 BD BD DB 5B DB7Ø FF : AE C3 87 C3 5B FE E1 CB 1F : AA FB F1 E1 FC F8 C3 87 DB8Ø D6DØ 66 E7 7F 00 E7 66 E7 E7 E7 DB E7 DB E7 81 E7 E7 :AØ DB 3C B5 AD 7E E7 C3 DB DB 81 FC 1F FB C1 03 :D2 MA 3D FF DB DB DROM DO CK FD D6EØ F2 F3 5B FF :A1 23 07 FF FF FØ F8 FF FF E7 DRAM FC Ci : B7 DAFA F7 99 99 FE 7E F7 BF 3E E7 7F CØ FF C3 5B FF FF Ø3 04 20 21 88 CØ DEBM 87 07 OD 00 80 03 DF F8 15 1F 2D 30 5B EØ 00 07 FF :B9 DBCØ SUM: 65 60 FD 7C 5C 2B 6E E2 70 3C 7A 42 CA A4 DBDØ EØ ØØ DBEØ FF FF Ø7 F8 DA C3 FF 70 F9 : 49 7F FF 3E BE BE F9 FB EØ CØ 80 01 01 CB 80 21 01 E1 DBFØ DA 03 30 35 ØD C4 F8 5F FF FF FF 7F 1F 07 00 EØ : B8 ADD +6 +B 99 +0 +1 +4 +5 +8 +9 +0 +C +D +F +F SUM Ci 99 99 C9 99 C1 99 99 D700 C1 C9 99 : 90 SUM: 3B 18 73 ØC BØ Ø5 Ø3 B7 B2 6A 1C AØ 52 36 D5 8B : Ø1 D710 FF DB 30 E7 BD BD E7 3C E7 DB 5B 00 DA 66 D3 E7 E7 E7 E7 30 D720 E7 00 E5 66 E7 E7 A7 CB 5B : A7 D730 FF FF E7 F7 FF FF FF EF E7 C1 83 E7 FF : BE D740 C3 DA 20 A1 85 34 FF E7 E7 30 +8 +A +B +0 +D SUM 5B FF 83 FF ADD +01 +6 D75Ø EF E1 87 F7 30 1F 07 00 F8 F9 BE BF 3F DA D3 A7 E5 CB DCØØ EØ 5B : 09 FF C3 F7 F7 21 FF Ø1 03 80 FC FF D7AØ FF FF FF E7 F7 FF FF FF EF E7 C1 E7 DC10 01 CØ EØ FB FF FF 01 80 CB FI FR FF . 59 83 F7 FF : BE 2C E7 E7 D770 C3 FF 1F 07 : D1 DA 34 E7 E7 5B FF FF EF D3 EF E7 30 E7 C1 A7 C1 83 E5 E7 30 E7 F7 CB F7 06 59 03 C1 F8 B9 9D FF DC20 DA FD 3D C1 C1 83 DA FC 87 73 : A1 D780 FF FF FF 07 F8 DA FF FF F8 FØ CI D790 EF 01 07 07 FF CO 03 CO 88 20 03 € EC DC40 FF BØ OD OD 24 E7 81 24 E7 C3 FF D3 FF 3C E7 BF FF 30 FF FF 3E 7F 03 DZAØ DA 81 5B FF E7 FF :CD DC50 C3 30 B5 AD 30 43 9B FE FF FF 38 3F :00 CB DA C1 C1 83 FD 5B :FD F2 87 FB C3 BD 5B D7BØ FF DCAR FE FF FF FF EE FF 7F 3E : A7 E7 34 E7 F7 C3 F7 F7 F7 FF E7 83 FF EF EF 87 F7 FF : AA E1 : 28 87 03 C3 E1 F8 FC FE DC7Ø C3 73 DZDØ DA C3 EF 2C E7 B9 9D 5B FF EF F9 9F FF : D3 DC80 DA E3 FC FD Ø7 FD 17 30 1F 4F 3F 1F ØF 07 07 03 03 : A1 CI 83 FF FF FF FF FF BF 30 F8 CB DB C7 3F BF : A2 D7EØ DCSD 3E 1E 4F FF CØ C1 FC FC E1 F8 F1 E3 FF FC F8 FØ EØ EØ CØ F2 EØ E8 CØ CØ D3 :E8 D7FØ : F0 F1 C7 F1 32 F1 B3 F8 59 FC DCBØ C6 AR 30 F8 FB FC FC : 18 1F 7D D3 44 88 23 2E 3E 1F D1 CE B8 EE ØE 6A E2 :88 DCCØ F8 FC FC E2 4C D5 CD BC 83 9B :34 E1 DCDØ 87 BF DA FF 8F 1F 1F 3E 3E 3E 87 BE 8F 1F 1F 3F 3F 3F : 40 FF FF FE 1F ØF CF 4F 03 01 00 00 CØ EØ E1 : A6 DCEØ 9B ADD +8 +9 +4 +B +C +D +E +F SUM 03 80 04 CØ EØ E9 DA C3 3F BF 60 C3 :35 +0 +2 11 BC C3 FC F5 FD FC FF FF 7F 3F 57 6F 7B 7B :76 D800 DA :BE FF FF FF FF FF FF DA C3 3E B4 AB 30 EØ 7F SUM: 53 4A 14 05 D5 42 0C 3C 81 9C 70 7B A6 36 0E 53 :5A FØ FE F8 FF FF FE F4 F8 EØ 80 FF FC FØ D820 80 FF EØ : 78 D830 00 03 07 ØF 3F 7F FF FC F5 ED C3 5B D840 83 87 BF 9F BE FF FF FF FF DE 3F B7 AF 3D C3 58 : D2 EF F5 FF FF FF FF FF FF FF :69 9F F7 FB FE FF FF D850 70 D860 DA C3 FC F5 FF FD FC FF FF 7F 3F C3 57 3E 6F B4 77 A8 7B 3Ø 70 EØ :E7 ADD +0 +1 +2 +4 .+5 +6 83 1F +8 +9 +A +B +C +D +F +F SUM FF F8 FB 3F FF C4 DA : B7 DDØØ FF ΕØ CØ ΕØ 83 :F2 D870 FF 78 EØ 7F C3 03 : B7 FF Ø3 FE Ø7 FC F8 :71 1C D3 C3 3F E1 5A 03 30 F4 F8 FØ EØ 80 80 FF FØ FB DD10 CE DF BD BD 70 DB 87 BE 1F 3F 7F 40 C3 1F B5 AD FC FF C3 FF 3F FF 87 8F 7F :70 D890 FF FF FC F5 ED 5B DD20 E1 AF FF FF Ø3 DBAØ 8F 9F BF FF FE DF 3F B7 3D 5B :81 DD30 7F FF FF FF FF FF FE FC 7F FF FF FF FF FE FC :E8 1F 07 EE C3 03 FF 98 F7 FB 95 F5 FE FF FF FE FF FF FF FF FF FF : 60 DD40 DA FC FD 7F 3E 9F 1F FF 01 80 80 : 39 DBBØ 8D 84 83 3F 57 6F 7B 70 84 C3 : AE BC FF 7F DD5Ø 87 01 80 FA BØ 5B DA DSCØ : B4 DBDØ FF FF FF FF F7 FF FF 9F FF DA C3 FF 3F FF B7 AF ZE FF 7F . F7 DDAM MY 00 E0 FB FF FF FF FF 07 00 EØ F8 FE Ø7 FF FF FF FF FF FF C3 FF : EA DD7Ø 9F 7D FD FC 01 1F :38 FE F5 FB 80 9F 3E 5B 80 80 FF DBEØ DD80 80 DD90 FF C3 FF 30 FF :2E F5 ED FC C3 70 7B 77 57 3F 7F 84 01 13 87 1F FF FF DA B4 A8 1F 5B 6F FF : E7 FB F8 EØ 07 EØ FF FF FE 00 FF FE FB 00 07 3F C2 FE 7C 1F B5 1C D3 DF C3 1F 30 03 C3 DDAØ DA 03 BD 4F 7F BF 87 : 2F SUM: 32 68 8E 7A 8A 16 62 87 BE 40 BC 5C 34 24 F2 8D :18 3F 09 B5 DDBØ 7F 87 E1 AD SB :FD DDCØ FC FE : E8



PROJECT リスト2

DDDØ CE DDEØ E9 5B FF EØ CØ Ø4 : B5 80 11 03 9A 3F C3 60 BC 83 C4 BF 3F C3 FF 5B FF CØ F8 EØ SUM: 76 52 0B 53 B9 4B A5 9C 20 A5 51 42 25 71 C8 02 :23 ADD +2 +3 F3 +8 +D +E DEØØ DA DF CC 4B FB FF E7 DA EØ E8 D1 FB 98 CF A5 E7 4B 33 93 F9 27 5E 67 9F : D4 DE10 : AF DF20 07 17 88 A5 D2 39 C9 E4 5B FF 27 Ø7 88 A5 D1 CC DF DE3Ø 7A 9F B3 E8 4B A5 EØ FF : 34 93 09 DF E7 FF DA FF F9 9C DE40 67 4B A5 D1 E8 EØ FF E7 FB DE50 E4 D2 A5 SE 17 07 FF D2 A5 SB 07 FF : 9B FB E7 E4 DE60 DF EØ EB 27 D1 A5 4B : D4 93 09 DE70 FF EØ E8 D1 A5 4B FB Ø7 98 17 CF 8B E7 A5 33 D2 FQ 5E : AF D2 39 E8 DE80 A5 88 C9 E6 5B FF E8 9C 17 7A 67 CC 4B B3 DF EØ 27 DF 93 F9 4B 33 DESM QE E7 A5 D1 93 DEAØ A5 E7 CD 5B :33 FB 17 CC 4B FF 27 5E C9 DF D2 A5 F3 E7 FF DEBØ E4 88 07 C9 D2 A5 BB 07 : 98 FB E7 E4 5B A5 E7 A5 4B 33 D2 93 F9 DECØ DA 67 A5 9F EØ FB E8 98 D1 CF : D4 E8 17 CC 93 C9 DF DA FF 27 EØ D1 DEDØ : AF Ø7 DEFO FF 07 88 A5 B3 D2 17 88 C9 E6 : 94 9F E7 DEFØ 4B A5 D1 E8 EØ FF :34 36 E4 64 SUM: 8C E7 E6 5C 5F 89 E3 BØ 88 B6 ØF A3 F2 : 86 +5 +6 +8 +A +B +C CD +D +F +F SLIM 93 09 67 E4 4B D2 A5 A5 D1 8B E8 EØ FF Ø7 FF DF E7 F9 C9 33 D2 E7 A5 9C FB Ø7 DFØØ 5B FF :33 :9B DF10 BB DA DF20 DF 19 9F E8 D1 : D4 93 EØ DF30 EB D1 A5 E7 DA FB Ø7 : AF 4E 98 CE F7 33 F9 SE FF 27 DF DF4Ø FF 07 17 CC 88 A5 D2 C9 17 88 A5 C9 E6 DF50 E8 90 17 70 9F E7 **B**3 DF 5B FF 93 4B 33 A5 D1 EØ FF :34 93 4B A5 D1 E8 EØ 5B :33 E7 CD FB 07 FF 9F FB 93 E7 C9 E4 D2 19 A5 F3 8B 67 17 CC E7 FF D2 E8 A5 D1 93 FF 27 5E DF70 E4 C9 C9 88 : 9B DF EØ DF8Ø DA A5 E7 4B : D4 4B D2 39 DA FF 27 EØ E8 D1 8B A5 FB Ø7 DF90 FF 98 : AF DFAØ C9 EØ D2 E8 E6 FF :9A 17 88 A5 A5 E7 A5 D1 DFB0 7A 67 9F 93 CC E7 B3 DF 5B 93 4B D1 E8 17 CC 4B DF E7 FF DA DFCØ A5 EØ F9 33 D2 CD 8B 9C 17 FB Ø7 5B FF 48 D1 FF A5 F3 D1 E4 C9 DF D2 88 FF C9 : 9B 67 A5 9F 93 FB E7 E8 DFEØ DA EØ A5 4B 93 27 : D4 EØ E8 FB E7 CF 33 F9 5E : AF 5E 9D 20 0E E8 58 9B 1E 29 0B 53 E4 98 07 FC 67 SUM: +2 17 CC ADD +5 +6 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM FOOD 07 9F BB E7 A5 B3 D2 39 C9 E4 DF 5B FF 27 Ø7 88 A5 D1 D2 C9 E6 FF : 9A A5 E7 4E E8 EØ :34 93 09 9C 17 4B E020 4B A5 D1 E8 EØ FF DF FB 5B : 33 EØ3Ø E4 D2 A5 17 CC FF E7 C9 93 :9B 88 07 D2 A5 88 FF FB E7 E4 EØ40 DA DF 19 F3 67 9F 93 EØ E8 D1 A5 27 FB Ø7 93 F9 EØ50 FF EØ E8 D1 A5 48 DA 98 17 CF 8B E7 A5 33 D2 F9 5E : AF 07 17 C9 88 A5 D2 E6 FF .: 9A 7A 67 9F 93 E7 A5 B3 D1 39 E8 DF EØ 5B FF 27 DF FOZO CC 48 A5 E7 A5 D1 CF D1 E8 EØ :34 EØ8Ø 4B 33 CD 8B 9C 17 FB Ø7 5B FF :33 :9B A5 F3 D1 17 CC 4B C9 DF D2 E7 FF E090 E4 88 07 FF C9 D2 FB E7 EØAØ DA 67 A5 9F EØ FB E8 A5 E7 4B 33 93 F9 27 5E : D4 EØ E8 93 DA : AF FF 27 DF E7 Ø7 93 F9 17 4B 33 A5 D1 CD A5 B3 D2 C9 DF E4 5B FACA FF 07 17 BB 88 D2 C9 E7 A5 7A 9F CC A5 E7 E8 EØ 9C FB FF :34 EØEØ 67 93 EØFØ E4 C9 E8 4B D1 EØ FF 5B FF C9 D2 A5 SB 07 D2 A5 88 17 07 FF : 9B SUM: FE 84 02 BC 34 4C 11 7B 76 CA 35 74 82 43 19 C7 :DA ADD +C 57 +8 +A +B +D +F +F SIIM FF 3C E100 DA C3 E110 FF FF 3C FF B5 45 57 15 ØA 15 ØA FF C3 A8 FF BF AB 15 ØA : 77 BE 85 D5 2A AA 50 AB DA BØ AØ : 05 AA 3C FF 50 AØ FF FA AØ : 00 FF C3 FF F4 AD FF C3 FF 5B FF 34 5F 43 15 ØF AØ FF FF 30 E130 A9 40 05 A9 FF E140 F4 A9 43 ØF AA 5B : BØ FF C8 C9 99 AA 1F E150 58 AA D5 EØ FF 5F EØ FF : 6D E160 DA 03 EC 33 E4 E4 32 5B 11 8C C9 EC 33 33 1F 04 11 FF Ø7 20 E3 24 33 :5D E1 E3 C7 31 31 90 E170 FF 1F 07 DA CØ 03 03 03 FF 24 33 33 FB EC 33 33 EØ C9 19 99 07 31 90 90 E180 F8 EØ 8C C3 83 C3 A7 99 33 FF :51 CB 04 03 07 : DE EC 33 C9 07 E0 1F F8 FF E1AØ E4 20 CØ 5B :88 E1B0 EØ F8 FF . 49 DØ D3 F4 D3 D3 F4 FF DB FF 23 C8 E1CØ E1DØ DA 03 3F 45 4F A5 A7 A3 A3 90 3F 9F 4F D3 53 : C5 CØ FC 53 3A FA A3 B5 F5 C7 AA EA 9F 34 F4 54 F4 : AØ FC D3 FA F5 EA E8 EB : 48 23 E1FØ A2 AD C5 8D 10 03 DB BF 1F 3F FF SUM: 64 F3 7C 39 D4 FF 91 D5 28 35 5F 52 58 55 B1 +2 A3 E8 ADD +8 +B +D E200 A3 E8 D3 F4 C7 F4 8F 1F 3F FF C8 28 B4 AA C2 FE 5B : 48 E210 FA FD FE FF E8 FF F4 1F E8 F4 E3 FA 11 FD FF :58 E220 03 04 E1 11 C8 EC 24 33 33 FF C9 E0 33 33 1F E4 07 :5D E3 C7 31 09 EC 33 E4 DA 87 C7 31 F230 FF 1F 07 CØ 20 :FE 80 F8 EØ 80 F8 EØ 80 99 :51 :DE 24 33 33 33 EC E25Ø E26Ø E4 E4 EC EC C8 C1 C3 Ø4 Ø7 03 5B C9 07 1F 9C 9C 83 20 C0 E0 F8 FF 10 5B E270

ØA 15 BE 57 A8 AR 15 MA E290 E2A0 FF FF FF BF FA 57 D5 AD FF FF 11 AB 15 ØA C3 FF 85 BØ 2A 50 AØ : 05 AA 5Ø AD FF FF FA ØF D5 FF AA FF 50 FF AØ :CC F4 F4 30 FF 5B 43 A9 FF AS 43 D5 FF 5F 5F AA AA 15 D5 AØ EØ AD FF 3C FF C3 FF E200 ØF FF : BØ 58 AA EØ FF FF FF FF : 6D 03 1F Ø4 Ø7 E1 E3 C8 C9 EC E4 EC E4 FF 1F 07 E3 11 DA C0 20 87 8C E2EØ DA C9 EC 33 :5D E2FØ 19 : FE 4E CB 3D 6A BC F9 75 26 B5 8E 20 A4 CF 57 7E 37 :F2 +6 33 Ø3 +8 +A +B +D 07 31 31 90 FF 24 33 33 EØ C9 C7 31 90 E300 FF F8 EC EØ C8 8C 99 Ø4 32 5B F8 EC 33 33 3F 80 33 1F 33 FF :51 E310 E4 07 : DE E32**0** E33**0** E4 32 EC 33 C9 C3 07 1F FF 83 20 CØ 5B :8B EØ F8 FF 9C AF C3 F8 : 69 : B5 99 EØ FF 55 57 E5 13 E340 DA 03 5C A5 20 2B 5F 2F 2F DB FF 17 C5 C5 C5 7F E350 3F AF CØ FC 39 F9 B2 F2 A5 E5 FF SE 2F 2F ØB 4B : 5E C4 43 7F E360 FF FC F9 CB CA CB CB : 4A 12 E370 2B 2F 54 57 2D 2F 5D 5F 30 3F DB 2F CB 57 Ø5 5F 2F A3 E3 E3 E3 :5D E380 FF A1 F1 CØ FC 5B FF :14 38 E3 F1 11 11 E390 E3A0 C4 DA CA Ø3 C5 F8 FC EC 33 Ø3 FF C5 FF CB C5 F8 CB C9 99 24 33 33 FF 11 8C EC 33 33 1F E1 E3 E4 1F 07 C9 :5D FF 1F F8 E3BØ 07 DA CØ 20 :FE E3CØ EØ C7 31 80 01 03 03 32 5B FF 24 33 33 FB EC 33 33 EØ C7 31 90 80 99 :51 E4 EC CB 04 C9 : DE E4 32 EC 33 C9 31 90 1F FF FB FF 83 ESEØ 07 20 CØ 5B :8B E3FØ EØ 99 90 EØ FB FF :69 SUM: 90 8A 43 D3 06 32 1E DB 65 33 8F D2 99 96 0F 0D :A5 +5 +8 +A +B 1F +D SLIM E9 39 90 ØF 33 F3 E400 DA Ø3 CC F5 9F FC FE FE BD 70 :B1 E410 C2 BD F6 ØE DA CØ B7 F9 BE 3F 7F 43 7F 6F : BA E420 FF F8 FØ BD F8 90 BD :35 FE C2 FC BD CC Ø3 80 39 F430 FF FI ED 5B 70 BD 1F ØF 33 1F E440 FF F6 39 9F 7F 7F AF CØ 5B . OB FØ FC BD F8 FE C2 Ø1 E450 E460 ØE DA Ø1 Ø3 BD CC 9C F5 F9 F8 E9 39 90 ED FF 6F 43 BD 90 FB FF FF 1F 8Ø 7F :B1 :BA 1F ØF BD 70 E47Ø 1F CF 9F F6 DA B7 8F 7F CØ FF BD CC CF E480 F8 FO F8 ØE F8 F9 39 9C 1F 43 1F 6F FF :35 FF F3 BD FC BD F1 E490 FE FE 03 5B 70 BD ØF 97 90 1F B7 AF F9 39 8F E4AØ F6 ØE C2 FF 7F 6F 7F 43 33 F3 9F 1F 3E CØ 5B : ØB BD 90 F8 FØ F8 BD E480 F8 FF : 35 E4CØ E4DØ DA Ø3 CC F5 9F E9 FC FE C2 FE F6 FF 1F ØF 33 70 :B1 CØ SE 7F 43 7F :8A :35 E4EØ FF F8 FØ F8 9C BD E4FØ FE FE FC F1 ED CC 01 ØE FB F9 6F 90 BD 03 5B 70 80 BD 39 1F ØF 1F 8A CE 89 21 2F 44 7A 13 B4 89 CE 7E D9 A4 SUM: 93 CB ADD +0 +5 CF +6 1F +A 3F +8 E500 BD 9F FF 7F 7F 97 33 F3 ΔF CØ 5B : ØB FB FF : 35 E510 E520 Ø1 Ø3 BD ØE 90 F8 FØ F8 FF 6F 43 BD 90 DA FC BD F5 E9 FE C2 ØF 33 1F B7 FE FF 1F 39 BD E530 1F CF 9F 39 F6 DA CØ 8F 3F 7F 43 7F : 8A FF F8 90 E540 FØ F8 BD 01 ØE 5B FF F8 F3 F9 9C : 35 E55Ø FE FC F1 ED 03 70 80 BD ØF 33 1F FF :32 F6 ØE C2 9F F8 7F 43 E560 BD 39 CF 1F FF AF CØ 5B : ØB BD 90 FØ F8 FF 6F 9C 1F F9 F3 BD F8 BD FF : 35 ØF 33 F3 E580 DA FF Ø3 CC F5 9F E9 FC FE FE FF 1F 70 : B1 E590 B7 F9 39 97 C2 F6 ØE DA CØ F8 BD 8F 3F : BA E5AØ FF F8 FØ F8 90 BD 90 BD 43 AF :35 E5BØ FÉ FE C2 FC BD F1 ED 9F CC. 03 1F 5B FF 7Ø 80 BD 1F ØF 1F E5CØ F6 CØ F8 5B FF 7F 3F AF : ØB FE C2 9C 1F B7 E5DØ ØE Ø1 Ø3 BD 90 F8 FØ FF 6F 43 BD F9 : 35 E5EØ DA 39 8F F5 E9 FE ØF 33 70 7F FC FF 1F BD :B1 F6 E5FØ FF 1F CF 9F 39 BD DA CØ 3E 7F :84 SUM: 91 9B 17 0D 3D 7A 8D AB 33 D3 1A 7F C6 FE E9 B7 :3F +3 F8 F1 39 +C 9C 1F ADD +1 F8 +2 FØ +4 90 +5 BD +8 +A F3 +B +D E600 01 ØE FF FB F9 BD 43 1F 6F FF E610 E620 FE C2 FC BD ED 9F CC FE 03 5B 70 80 F6 1F FF 7F 7F 3E 97 AF CØ : ØB E630 ØE 01 F8 6F 43 BD FØ F8 FF F9 BD 90 F8 FF 03 1F 0F 33 F3 E640 DA CC CF E5 E9 FC BD FE C2 FE F6 FF 1F 1F B7 39 80 :B1 E650 9F CØ 8F SE 7F 7F :8A F8 FE FØ FC BD 9C ED F9 39 97 E660 FF F8 F1 39 90 F5 9F F8 BD 01 ØE FF F8 43 6F 90 BD E670 FE CC CF 03 5B 70 7F 80 BD 3F 1F AF ØF 33 1F CØ FF :32 E68Ø E69Ø C2 F6 9F 1F FF 7F 5B : ØB F8 E9 39 90 ØF BD CC FØ FC F8 FE 6F FF 43 1F 9C 1F F9 FF BD : 35 DA E6AØ 03 FE ØF 33 F3 BD 80 70 7F :B1 :BA 1F F8 CF FØ BD BD C2 F6 ØE DA B7 F9 E6BØ CØ 8F 3F 7F E6CØ 9C 1F BD ØF 43 1F :35 FB 6F FE F6 FE C2 FC BD F1 FADO ED CC 03 5B 70 80 BD 39 FF 97 7F 6F 7F 43 E6EØ 9F CF 1F FF 3F AF 33 CØ 5B : ØB ØE Ø1 90 FB BD FØ F8 FF BD 9C F9 F8 : 35

4A D1 1D C9 6C 88 DB B9 CE

+A

C7 93 C3 08 E3 C9

+8

3E BD BD EF 3E BD BD D2 44 BC BC F7

+5 +6

3E

44

10 BD 93 BD

+B +C BD 22 BD 7C BD 7C

SUM: **B5** 6F 68 62 A4

E720

ADD +0 +1 E700 CA C3 E710 EF C7

E3 C9 SLIM

: 48

4C

3D 3D :14

BD


+D +E

22 7C 7C



マシン語リスト PROJECT XX

ØC. 83 1 E BB BB E730 36 34 B5 AD **B7 B**7 KR AF F5 9F F9 DC DC 20 AD A5 F5 30 C1 59 F9 :60 :D5 ECOO FE FE BE 90 E5 CB D5 8E FE FE 78 43 5B 71 AB 9E D3 90 A7 E5 CB D7 7D 7F ØF : 1D B7 8F 9F F1 09 FØ A5 :89 EC10 EB DØ F750 DD DD ED FD F1 F9 EC ED 17 EC DE ØF 6F 5F B3 ØA D3 A7 09 79 7F 7F 15 AA 91 : 5F E760 ØA 88 : AC FØ EB 90 91 Ø6 F7 DB 37 F7 E9 FE FF FE :12 E770 ØF EF EF DF 98 CE DE C1 **3B** A7 CE 4D : 96 EC3Ø 16 D5 EA D1 EB D5 EA 90 FE 7F F7 EC FD 5A 7F 43 3B 39 89 AB D7 D7 E8 39 88 57 A5 AB 97 D7 :5D FC FA FA EE FC FB FB EE : 6D E780 FD 70 FØ 70 F3 2D 3F C3 5B FF FF :22 7F 57 DA :61 :1D 05 30 32 7C F3 CF 3F FF FF EC50 89 AB E8 1E 90 ØB ØF E790 FF FE 71 FF D8 DØ ØC 15 28 30 C3 4B : 6A BE 90 CB D5 BE 9E 90 CB D7 ØF E7AØ CF BE D7 33 37 7Ø F8 E3 CF Ø3 CB DØ 37 9D C9 70 E3 :68 EC70 F0 EB D0 EC80 F0 EB D3 A5 A7 78 79 43 5B 7F 7F D3 8E 9D 38 DB BC 3B CF 019 AB A7 09 70 7F 7F :89 09 EB AA 91 : 5F FC FC ØF E7CØ CA F8 F9 CF CB CC EC90 16 CF FB F9 03 CF DA C3 B3 BF 1F 00 58 E9 D5 EA 89 D1 55 90 FE FF EB D5 EA 91 57 9C FE 97 FE :12 :5D F7DØ 1F F8 00 FF 33 4B E8 FF FF FC F3 CF CA Ø3 F8 FC F9 FF FC 03 F9 F3 ØØ 37 ECAØ 5A 43 38 AB D7 FF 88 AB E7EØ FF CF 1F F8 : AD 7F 68 C9 ØF CB CF ECBØ 7F 7F 39 89 57 AB D7 E8 DA C2 1E 90 A5 ØB D7 ØF :61 : A1 E7FØ ECCO FE FE BE 90 E5 CB D5 BE 43 5B FE FE 9E D3 90 E5 CB D7 7F OF : 1D ECDØ FØ EB DØ A5 09 78 71 A7 7D SUM: DØ CA F1 50 8F 02 B9 9E A7 25 1F 51 31 9F B5 B9 AB :89 : 3D ECEØ FØ EB D3 A7 ECFØ 16 E9 D5 EA 09 79 90 7F 7F 17 17 EB 15 AA D5 EA 91 91 1C C2 5A : 5F D1 FE FF FE FE :12 EB 9C +C A3 ADD +0 +8 +9 +4 +B +D +F +F SUM F9 FB SUM: 8E BB 84 76 BØ AE 18 D5 89 FF BF 97 28 6C 1E AØ : C1 E800 CF Ø3 F9 FC 37 CF D8 00 1F 8F 30 03 5B : 44 CF 35 F3 FC F3 FRIØ FF 00 1F FF FF F8 00 1F CF FF FF : AD DA 30 CD FØ 70 BE FF FF 3F CF 70 03 FF : B1 E820 ADD +0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM FF FF 3F CA C3 30 33 : 69 E830 FF CF BE ØD ØC 8C 9C FF FF 29 39 ED00 DA C3 ED10 FF FF 20 81 30 3E 42 43 4E 47 FF FF C3 FF FF 7F 30 3F 42 :83 E3 CF 9D D7 CF 38 E840 70 **3B** 8E DB 70 9D 80 DØ D8 : 68 42 90 CD EC ØB 10 ØA 06 98 : AD E3 C1 DA 04 81 :10 FC C3 FF 83 Ø6 F7 98 DF F7 FA CD CE ED EE 37 F7 B7 3B C1 FB FD EBAR DE CE EF EF OF AB 58 : 9E FC FD30 0A 03 30 3F 95 89 24 E7 5B 3F 3E 7F FF FF FF FF FF : A1 FA FA FD FC E870 EC FB EE : 6D 03 ED40 OF 1F 9D FF 30 B1 CB DØ CØ 81 24 58 :FA 94 83 ØC 8F A5 B5 34 3B 3B 9F 9F 8F AF B7 B7 FREA BB :80 FF 95 FC E7 3F ED50 FC FC FE FF FF EE FF FØ FB B9 D3 FF : 46 E890 9F 9F AF **3B** 38 D8 C1 30 B5 AD 2C DC 50 : 6F F1 22 70 03 2D 3F BØ FF FF 1F 1F EBAØ F9 F9 F5 ED ED DD DD F9 F9 F5 ED EC DC DC : D5 ED60 1A 10 00 28 FF FF FF : 4B ED7Ø 3F ED8Ø FF 9F FF B1 1F 00 20 DB CØ AC 39 C3 22 7C 93 C7 :94 :EF E8BØ BC BD 3E 3E BD 10 4B BD EF 3E FF FF FF FC FF EBCØ BD 3E BD EF BD BD BD 08 53 : 49 FF FE FE FC FØ FF FF F9 F9 BB : 75 ED9Ø 68 00 10 B5 A9 30 43 5B 1F FF : D4 BC D2 BC C3 BD A8 C9 30 E3 F7 ØB 1B BD F3 BD C7 7C DC BD B9 C9 E3 :32 ESDØ 44 44 7C F7 EDAØ 6C EDBØ FC ØC F8 1D F9 FD 28 A8 95 9D 34 CØ F7 FØ 5B FF EBEØ ØC D4 ØE DB FB FF 7F FF 98 80 A9 : D7 FF FF FF FB C7 ØE DC B9 31 ØB 18 DA 03 30 B4 A3 ØF 3E 7D B8 BØ : 76 E8FØ 30 F3 FF FF C3 F7 EDCØ 8A C3 E7 31 73 31 33 24 C3 CF 1B FF DA FF FF FF FF 3F : 39 :52 4A ØD 2C 52 BC 62 AA F5 26 Ø5 25 54 F8 DB 14 A3 :CØ EDDØ 8F 1F 20 9D 80 24 CØ 58 EDEØ FF FF EDFØ 1A C3 FØ FF FF FF F8 FF EF DF CE FB : 40 C3 ØB 1F SE 24 31 21 30 FF FF FF FF FF FF : A9 +0 ADD +2 FF +3 FC +8 +9 +A +5 +B +C +D SUM SUM: 47 70 AD 2A 0C 95 5D C7 10 BE 83 CA 56 E2 2A 72 :12 FF F3 FC F3 E900 FF CF 3E 4C FF FF FF CF 3E 7D : BB 37 7B E910 B2 E5 CD DC 83 18 EF EF 5F 5F C7 E920 B7 EF EF DF DF BF 3F 60 11 AB 50 : 20 +5 F3 FF 19 FA F4 FØ 7B :E5 F6 60 FB FØ ADD +0 +2 +6 +7 E7 BF +8 +B +D +F SUM 73 FF F940 DA C3 30 3F 05 F1 FB 00 1B FF FF 3E CE FB FB 00 FF : 98 EEØØ 1F CF DB CØ 24 84 BD 20 5B :3B E950 CF F3 F8 1F D2 3F 1F 53 FC FF 00 CC 1F 9F CØ :E3 EE10 F8 FF FF FØ E4 CE EF : 4C F8 DF FF D3 93 F8 F1 33 CD 9F 30 F3 9F F3 3F CF : B5 DA FF E960 FB EC CØ FØ EC DF 9F CØ EE2Ø 43 30 B1 AD 10 00 68 FF FF FF FF 1F E97Ø 3F 1A 00 F8 5B 00 F8 FF FF : 20 EE30 FF 7F FF FB FD 1 D ØC AC DA CO 34 R1 BD 28 80 18 : D6 E980 F8 CF 3F D3 CØ 1F 3F F9 FB FC :76 00 CC 53 :E4 EE40 FF FØ FB 9D A8 BØ 88 EC 73 77 F3 3F FF E990 F0 C0 9F 33 93 D.3 F3 B3 CØ BF 9F 3F 9F DF EC 77 73 73 C7 C3 FF F3 : B5 EE50 28 EE60 20 (2) (2) BØ 35 3F 8D 1C 9F Ø3 1B 3F 1F 98 1F 3F 39 FF FF FF FF : 40 EC EF 9F E9AØ 1A 83 DC ED 5F 5F EF 20 CØ : 95 00 B1 C1 B4 AD 58 :EF EF 19 C7 37 F7 Ø9 19 7B 7B F9 FF FF FØ 3F E9BØ ZE BF DF DF EF B7 DØ B3 60 : A2 EE7Ø FE FE FE FF FF FF FF B8 F9 FC EF :75 F4 FA 60 Ø3 ØB E9CØ FØ F6 50 08 FØ FB 60 :E5 EE8Ø DA C3 24 E7 81 8D 30 FF FF FF 7F 3F : 11 30 C3 53 F3 F3 C3 FF 91 E9DØ 1A ØB BØ CC ØC DB EB 71 B9 DC ØE EE90 FF FF 9D 3F 1F ØF DA 24 A9 CB :01 AC FC FC C3 FF FF 1B DC FF FF FC 5B FC : 46 E9EØ ØB 89 OF 70 SE OF **B**3 30 SB . 37 FFAR FF FF FF FF FF E7 D3 B9 F8 FØ CF FC 7D 3E 30 FF E9FØ 3E CF F3 : BB EEBØ 42 42 94 81 20 3F 3F 7F FF FF : ØB 4E FC Ø3 C2 E2 FF 47 FC 3E FE 9C FF C1 FF E3 FF FF 42 72 30 70 31 EECØ 81 04 C3 5B : 25 SUM: 2F 33 F6 31 78 AF A7 C4 89 77 7D FF 08 47 D8 00 :C1 C7 9F EEDØ 83 FF A9 01 FF FF : 6D :30 30 FFFO FF OF EF DF B9 15 0D 1D DA C2 95 AD 38 00 16 +C 57 A5 ADD +5 +6 +7 AB D7 E8 +8 +9 FARR 54 43 38 39 89 55 57 FF 7F 39 BB AB 97 68 SUM: 77 E9 5C 3E 12 82 F8 5C AB AD 1F 0C 50 5C 6F C9 :49 : 5D D7 EA10 AB DA C2 1E 90 ØB E8 DE : 61 E5 D5 43 FE 71 9E D3 EA20 FE FE BE 90 CB 8E FF 90 E5 CB D7 : 1D ØF EB A5 EA3Ø FØ DØ 78 AB A7 09 70 7F 7F ADD 5B :89 +0 +8 +A +B +C +D +E +F SUM FF 83 DF EA40 F0 EB A7 09 79 7F 7F 17 15 AA 91 EFØØ FF FF FF FB FF 7F EB FF 91 57 9C 9F 34 E9 D5 90 FF FF :12 :5D 35 AD 03 1B 3F 7F FF EA50 16 FA D1 17 FR D5 FA 90 FF FF EF10 18 7F FF FF FF :E3 38 D7 89 55 A8 E8 7F 39 BB AB 97 AD 9F 3F F7 ØF 14 00 EA60 68 EF20 FF ØD **B4** A9 38 CØ 58 :30 C2 A5 E5 D7 D7 F8 C3 FC 34 FF 21 73 34 FF FC FC 1F EA7Ø 7F 7F 89 57 AB E8 DA 1F 90 MR ØF FE30 F8 FF FF FF FF 00 F9 F9 FB 3F : 61 8D : 84 FE 71 EA8Ø BE E5 CB FE 9E 90 ØF EF4Ø 24 27 FF FF 90 D5 8E DA B1 03 CB : 1D 1B FF FF : 3D C3 E7 3F DØ A5 Ø9 D3 A7 Ø9 78 79 43 7F 5B 7F D3 7F C2 EF :96 EA90 FO EB AB A7 09 7D 7F EF5Ø FF F7 ØF 1F DØ ØC 84 80 EAAØ FØ EB AA 91 54 FF FC C3 F4 : FF EB 10 : 5E FFAD FF FF FF FF FR F1 CE CF CC FR E9 D5 EA D1 90 FF EB EA 91 9C FE AB 97 34 1F EABO FE EF7Ø 1A 03 24 31 B9 5B : D5 D7 E8 FF 7F D7 E8 DA C2 39 8B 1E 90 27 FF EACO 5A 43 38 89 39 89 55 AB 57 A5 68 :5D EF80 EF90 1F ØF FC 73 FF FB F7 FF EF FF D8 C3 24 E4 80 BC ØC. C3 E7 51 F1 : 9F 7F 7F 57 AB ØB D7 ØF :FE EADØ F8 FF CF :61 FB CE EAEØ FE FE BE 90 E5 EAFØ FØ EB DØ A5 Ø9 CB D5 BE FE FE 9E 90 78 43 5B 71 AB D3 A7 34 F7 2D 3F 9C 9F E5 CB D7 ØF EFAØ 1A Ø3 B5 83 19 FF FF FF FF 7F 7F :E3 09 7F OF FF 9F 10 DB CO AC OD :20 :8A 7D 7F : 89 FFBO 3E 38 B1 00 14 FC 2C FC 3F F8 FC EFCØ FF FF FF FF FB F8 8D SUM: 61 A9 4D F7 82 EC 4C 27 34 6A 2C 1E 02 6A CC BF : 0E 18 03 FF EFDØ 01 14 B1 8D 5B 9F FF FF FF :ED 15 EF EFEØ 1D ØD B9 DF ØF 16 00 38 B5 80 5B : BD EFFØ F8 FF FF FF FF FF FF FF 36 30 BB BF DF FF FE FF : A9 +8 17 17 ADD +0 +1 +2 +3 EB00 F0 EB D3 A7 +5 +9 +A +B +D +E 09 7F 7F 91 C2 FE 97 SUM: 4A F6 FC DC C6 EE FA 63 D3 21 B8 52 22 10 C3 59 :81 EB 10 5A : 5F FE D7 D5 EA 39 8B 91 EB10 E9 D5 EA D1 90 FF 90 F000H~F0FFHはすべて00H 43 EB20 54 38 89 55 AB F8 FF 7F AR 68 : 5D DA A5 D7 ADD AB E8 1E 90 ØB +0 +2 +8 +9 +B :61 +6 Ø4 Ø5 Ø8 Ø1 EB4Ø FE FE BE 90 E5 CB 78 D5 8E 43 5B FE 71 FF 9E D3 9Ø A7 E5 CB 7D D7 7F ØF :1D F100 01 02 01 F110 07 07 06 08 08 Ø8 Ø1 Ø4 Ø3 01 02 03 01 08 03 05 Ø6 Ø7 07 : 41 06 09 AB F110 05 02 08 08 EB50 FØ EB A5 7F 06 DØ EB60 F0 EB EB70 16 E9 D3 17 17 FF 91 : 5F A7 09 79 7E 7F EB 15 AA F120 01 02 01 08 Ø8 ØB 01 01 02 03 03 014 05 05 06 07 : 41 FF 04 04 04 03 02 : 3F EA D1 90 FE D5 FA 90 FF : 12 F130 07 08 01 01 02 03 04 03 01 08 FR FF 38 D7 7F C2 97 D7 08 Ø5 Ø4 Ø7 02 02 :3B EB8Ø 43 89 55 A8 E8 39 88 57 AB F140 01 08 07 06 04 03 03 02 01 68 02 :58 7F DA EB9Ø 7F 89 57 AB E8 1E 90 A5 ØB ØF : 61 F150 01 02 02 03 04 05 06 08 08 08 08 06 06 FE FE E5 07 04 Ø3 01 : 3E EBAØ BE 90 E5 CB D5 8E 9E 90 CB D7 ØF : 1D F160 00 02 01 08 Ø8 06 02 02 01 5B 71 7F 17 FF 17 E8 FF 7D 1C 9C AB EBBØ FØ EB DØ D3 A5 Ø9 78 79 43 7F D3 A7 AA Ø9 91 7F C2 7F 5A F170 08 08 08 F180 01 08 08 Ø7 Ø7 Ø2 Ø6 Ø2 Ø3 AB 05 04 0.3 02 02 03 03 04 04 : 4D :89 F180 01 08 08 07 06 06 05 : 40 EB : 5F EA D1 89 55 89 57 16 E9 5A 43 D5 9C A8 EB 7F D5 91 FE 97 Ø3 Ø6 Ø7 EBDØ FE EA FE :12 F190 03 02 02 02 02 04 05 06 06 07 07 ØB ØB ØB : 4F 07 05 06 04 04 : 40 D7 68 F1AØ Ø1 02 01 08 08 EBEØ 88 : 5D 08 08 01 39 AB D7 EB DA C2 1E 90 D7 F180 03 03 02 02 01 01 02 Ø3 Ø3 Ø7 Ø3 Ø4 Ø3 Ø5 Ø6 Ø5 06 Ø5 Ø4 Ø4 Ø7 Ø7 : 36 : 61 FICO 01 08 08 01 02 03 03 06 SUM: 79 94 67 53 6E BE B1 BC F3 97 A5 7B 36 DA 36 B9 : D9 F1DØ 08 08 08 08 01 01 08 06 05 04 04 03 02 02 01 : 40 F1EØ Ø1 Ø8 Ø8 01 02 03 03 03 03 03 04 05 06 07 : 48



	リスト2 PROJECT XX マシン語リスト
F1F0 01 02 02 02 01 08 07 07 06 07 08 07 06 06 05 05 :50	F6AØ Ø1 Ø8 Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø4 Ø3 Ø2 Ø1 Ø8 Ø8 Ø8 Ø7 Ø6 :47
SUM: 2D 50 43 43 3F 47 3D 49 46 4F 4E 50 49 4C 51 57 :7F	F680 07 07 08 08 01 02 03 03 04 03 02 03 04 03 02 03 :3F F6C0 01 08 07 07 08 01 02 03 04 04 03 03 03 02 01 08 :41
	F6DØ Ø7 Ø6 Ø7 Ø7 Ø7 Ø8 Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø3 Ø3 Ø3 Ø2 Ø1 Ø2 :42
ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM	F6E0 01 08 01 08 07 06 07 08 01 02 03 04 03 02 02 03 :42 F6F0 04 04 04 04 03 02 01 08 07 08 07 08 07 06 07 08 07 :58
F200 01 08 08 08 08 01 02 02 02 03 04 04 04 04 05 06 :46	
F210 06 07 08 08 01 02 02 02 03 03 04 04 04 05 06 06 :47 F220 01 08 08 08 08 01 02 02 02 03 04 05 06 06 05 04 :49	SUM: 3A 64 4F 46 58 49 4F 45 45 45 40 43 3E 35 3D 42 :67
F230 04 04 03 02 02 02 01 08 07 06 06 07 08 08 08 08 :54	
F240 01 02 02 02 02 01 08 08 08 07 06 07 08 07 06 06 :51 F250 05 04 04 03 03 02 02 02 02 02 03 04 04 05 04 04 :35	ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM
F260 01 02 02 02 02 01 08 08 08 07 06 06 06 06 05 04 :4A	F700 01 08 08 08 08 08 01 02 03 04 04 04 03 02 02 02 :44 F710 02 03 04 05 06 07 07 08 08 08 07 06 05 04 03 03 :56
F270 04 03 02 01 08 01 02 01 08 07 07 06 05 06 07 07 :48 F280 01 02 02 01 08 08 08 01 02 03 03 04 04 04 05 06 :3E	F720 01 08 08 08 08 08 08 01 02 03 04 04 04 03 02 01 08 :49
F290 06 06 07 07 08 08 08 08 01 02 03 03 03 02 03 04 :4F	F730 08 07 06 05 04 04 04 03 03 02 02 01 08 07 08 07 :4F F740 01 02 02 02 01 08 08 01 02 03 04 04 04 04 05 06 :39
F2A0 01 02 02 01 08 08 08 01 02 03 04 05 06 06 06 06 :45 F2B0 06 07 08 01 02 02 02 01 08 07 06 05 04 04 04 04 :47	F750 07 07 08 08 08 08 08 08 07 06 05 04 03 02 02 02 :5D
F280 06 07 08 01 02 02 02 01 08 07 06 05 04 04 04 04 :47 F2C0 01 08 08 08 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 02 :4A	F760 01 02 02 01 08 07 06 06 07 08 01 02 02 02 03 04 :3E F770 04 03 03 02 01 08 07 06 06 07 07 08 08 08 07 :5B
F2DØ Ø2 Ø3 Ø3 Ø3 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø1 Ø2 Ø3 Ø3 Ø3 Ø3 :3B	F780 01 08 07 07 08 01 02 03 04 04 03 03 03 02 01 08 :41
F2E0 01 08 08 08 08 01 02 03 04 05 04 03 03 03 02 01 :40 F2F0 02 01 08 07 06 06 05 05 04 04 04 03 02 02 01 01 :3D	F790 07 07 07 06 07 08 01 02 03 03 02 03 04 03 02 03 :44
	F780 07 06 05 04 04 03 02 02 02 01 08 08 07 07 07 07 :50
SUM: 2B 4B 53 46 55 31 43 3D 48 4B 47 4B 4E 48 48 48 :60	F7C0 01 02 02 02 03 04 05 06 07 07 08 08 01 02 02 02 3E
	F7D0 01 08 07 06 05 06 06 07 08 01 02 03 04 04 03 02 :49 F7E0 01 02 02 02 01 08 08 01 02 03 03 04 05 06 06 06 :3C
ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM F300 01 02 01 02 03 02 03 04 05 06 07 08 01 08 01 08 :3E	F7F0 07 07 08 01 02 01 08 07 06 05 04 03 02 02 02 03 :44
F310 01 08 07 06 07 06 07 06 05 04 03 02 03 02 03 02 :48	SUM: 33 58 56 4A 52 5A 4C 43 4B 45 43 43 41 3B 38 4E :7E
F320 01 02 01 02 03 02 03 04 05 06 07 08 07 08 07 08 :4A F330 07 08 07 06 05 04 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 :3E	72 12 12 12 12 13 14 15 15 15 4E 17E
F340 01 08 07 08 01 08 01 08 01 02 03 04 05 04 03 02 :42	ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM
F350 01 02 03 04 03 04 05 06 07 06 07 08 07 08 07 08 :56	F800 DA C3 3C 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
F360 01 08 07 08 01 08 01 08 01 02 03 04 05 04 35 04 46 F370 03 04 03 04 03 02 01 08 01 08 07 08 07 06 34 46	F810 FF FF FF 00 00 00 00 00 DA C3 3C 00 00 00 00 00 00 :D6 F820 FF 00 00 00
F380 01 02 01 02 01 02 01 08 07 06 07 06 07 06 07 08 :48	F830 00 00 00 00 00 3C C3 5B FF FF FF FF FF FF FF FF FF 52
F390 01 02 03 02 03 04 05 04 05 04 03 04 03 02 03 02 :32 F3A0 01 02 01 02 01 02 01 08 07 08 07 06 05 04 03 04 :3E	F840 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00
F3B0 03 04 05 06 07 06 07 08 01 08 01 08 01 08 07 06 :56	F850 FF FF FF FF FF FF FF F00 00 00 00 00 FF FF
F3C0 01 08 01 08 01 08 01 02 01 02 03 04 05 06 07 06 05 04 :46 F3D0 03 02 01 02 01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 07 08 :3E	F870 FF FF FF FF 00 AA 55 A9 DA C3 3C B5 00 2A 95 2A :1B
F3E0 01 08 01 08 01 08 01 02 03 04 05 06 07 06 07 06 :4A	F880 FF
F3F0 Ø5 Ø4 Ø3 Ø2 Ø3 Ø2 Ø3 Ø2 Ø3 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø4 Ø5 Ø4 :36	F8AØ 55 AB 53 Ø7 FF FF FF FF 95 CA 15 AØ AD 3C C3 5B :71
SUM: 20 4A 34 48 2C 46 2C 52 3C 4C 4C 5A 50 56 50 52 :4C	F8B0 FF
	F8DØ FF FF FF FF FF 00 99 65 DA C3 3C B5 AD 00 99 26 :F3
ADD +0 +1 +2 +7 +4 +5 +4 +7 +0 +0 +0 +0 +0 +7 +5 +5 +5 +5	F8E0 FF
ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM F400 01 08 08 01 02 03 04 05 06 07 08 08 08 01 01 02 :49	
F410 02 03 03 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 04 04 05 :40	SUM: C9 FA 53 24 00 01 1E 26 AF D4 95 E2 52 C4 DA 4E :B7
F420 01 08 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 03 02 :40 F430 01 01 08 07 07 07 06 05 04 03 02 02 02 03 03 03 :40	
F440 01 02 03 03 02 01 08 07 07 08 08 01 02 03 04 05 :41	ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM
F450 06 06 07 06 06 05 04 03 02 01 08 08 08 08 01 01 :50 F460 01 02 03 03 02 01 08 07 07 06 06 06 05 04 03 :47	F900 9B 63 07 FF FF FF FF FF D9 C6 20 B5 AD 3C C3 5B :7B F910 FF
F470 02 01 08 08 08 08 01 02 03 04 03 02 02 03 04 04 :3F	F920 DA C3 3C B5 AD 3C 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF :70
F480 01 01 08 08 08 08 07 06 05 04 03 02 02 02 02 02 :45	F930 FF
F490 03 04 05 06 07 07 08 08 08 08 07 06 05 04 03 02 :58 F440 01 01 08 08 08 08 07 06 05 04 04 04 03 02 02 02 :49	F940 FF
F4B0 02 02 01 08 07 06 05 04 04 04 05 06 07 08 08 08 :55	F960 AB 57 FF FF FF FF FF FF C0 C0 3C B5 AD 3C C3 5B :74
F4C0 01 02 02 02 02 03 04 05 06 07 08 01 02 02 01 08 :38 F4D0 07 07 06 06 06 06 05 04 03 02 01 08 08 08 07 06 06 :5A	F970 FF
F4EØ Ø1 Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 Ø1 :48	F990 FF FF FF FF FF FF 00 DA C3 3C B5 AD 3C C3 00 :33
F4F0 02 03 03 04 05 06 07 07 07 08 08 07 06 05 04 04 :56	F9A0 FF
SUM: 21 35 53 4C 4E 4F 57 55 56 51 60 49 4B 44 3A 3A :91	F9C0 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 C3 3C B5 AD 3C C3 5B :B4
	F9DØ FF
ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM	F9FØ FF FF FF FF FF ØF Ø7 DA C3 3C B5 AD 3C CØ 4Ø :87
F500 01 02 02 02 01 08 08 07 07 07 06 05 04 03 02 01 :42 F510 01 02 02 03 04 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 03 :3E	SUM: CE C0 29 7E 56 21 52 0E E3 45 23 34 04 5E 23 CE :DE
F520 01 02 02 02 01 08 07 06 05 04 03 02 03 02 03 02 :35	25 27 25 21 52 52 25 25 34 64 36 25 CE :DE
F530 01 08 08 07 06 07 08 07 06 06 07 08 07 06 05 05 :66	
F540 01 08 08 08 08 07 06 05 04 03 03 02 02 02 02 01 :46	ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM FA00 FF FF FF FF FF FF F5 EA FF FF FF FF FF E0 C0 :73
F560 01 08 08 08 08 01 02 03 04 05 06 06 05 04 03 02 :4A	FA10 00 00 3C B5 AD 3C C3 5B 57 FF FF FF FF FF FF FF :48
F570 02 02 02 01 08 07 06 05 04 04 05 06 07 08 01 01 :45 F580 01 02 02 02 01 08 01 02 02 03 04 05 06 07 08 08 :3E	FA20 03 00 FF FF FF FF FF FF F8 00 00 3C B5 AD 3C C3 5B :75 FA30 D5 FF
F590 08 07 07 07 06 05 04 03 02 01 08 07 07 07 06 05 :5A	FA40 DA C3 3C B5 AD 04 03 03 FF FF FF FF FF FF 9F 67 :45
F5A0 01 02 01 08 08 01 02 03 04 03 02 01 08 07 06 07 :40 F5B0 08 08 07 06 05 04 05 06 07 08 01 02 02 02 03 03 :4D	FA50 FF FF FF FF 07 03 03 DA C3 3C B5 AD 20 C0 40 :63
F5CØ Ø1 Ø2 Ø2 Ø1 Ø2 Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 :44	FA60 FF FF FF FF FF FF F9 E6 FF FF FF FF E0 C0 C0 :34 FA70 00 01 00 B5 AD 3C C3 5B 9B 67 FF FF FF FF FF FF FF :B9
F5D0 08 07 07 06 05 04 03 02 02 02 03 03 04 03 02 03 :40 F5E0 01 02 02 02 02 01 08 07 06 06 07 08 08 08 07 06 :51	FA80 01 01 00 FF FF FF FF FF 80 80 00 B5 AD 3C C3 5B :B9
F5F0 05 04 03 02 02 02 03 04 03 02 03 04 05 06 07 08 :3F	FA90 D9 E6 FF FF FF FF FF FF 80 80 00 FF FF FF FF FF :84 FAA0 DA C3 3C 85 05 00 03 01 FF FF FF FF FF 57 AF 57 :EF
SUM: 31 49 45 46 47 46 48 46 44 44 48 4E 52 51 49 47 :74	FABØ FF FF FF Ø7 Ø3 Ø3 Ø1 DA C3 3C B5 AØ ØØ CØ ØØ :F8
301. 01 47 40 40 47 40 46 40 44 44 48 4E 52 51 49 47 :74	FACØ FF FF FF FF FF F5 EA D5 FF FF FF FF EØ CØ CØ 80 :88 FADØ 00 01 00 00 AD 3C C3 5B AB 57 AB FF FF FF FF FF :80
ADD 47 41 42 47 44 45 46 45	FAEØ 01 01 00 00 FF FF FF FF 80 80 00 00 AD 3C C3 5B :05
ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM F600 01 02 02 01 08 08 08 01 02 03 04 05 04 03 02 01 :37	FAFØ EA D5 AA FF FF FF FF FF 80 80 00 00 FF FF FF FF :60
F610 08 07 06 06 06 06 07 07 07 08 01 02 03 04 03 03 :54	SUM: 4C 3F 56 CA 86 AF 27 88 4C 3E 57 CA 2A C3 71 09 :01
F620 01 02 02 01 08 08 08 01 02 03 03 04 03 04 05 :3A F630 06 07 08 08 07 06 06 07 08 07 08 01 02 03 03 03 :5A	
F640 01 08 08 01 02 02 02 02 03 03 04 05 06 07 08 07 :45	ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM
F650 08 07 06 07 08 01 02 03 04 03 03 02 03 03 04 03 :43	FB00 DA FF FF FF FF FF FF FF FF 54 A9 52 A5 4A 95 EA :8F
F670 06 07 08 07 08 07 06 06 05 06 07 08 01 02 03 02 :59	FB10 FF 54 A9 52 A5 4A 95 EA DA FF FF FF FF FF FF FF :8F FB20 FF 55 2A 15 0A 05 02 03 FF 55 2A 15 0A 05 02 03 :4E
F680 01 08 01 02 03 04 05 06 07 08 08 08 08 01 02 03 :4B	FB30 FF 7F BF 5F AF 57 AB 5B D5 2A 15 0A 05 02 00 FF :CC
F690 04 03 02 01 08 07 06 05 04 03 03 03 02 02 03 03 :3B	FB40 D5 2A 15 0A 05 02 00 FF FF FD FA F5 EA D5 AA 5B :D3

リストク PROJECT XX マシン語リスト

FRSD DI3 DA DR 10 20 40 00 FF O.S 04 0R 10 20 40 DO FF : FC DA B5 FF FB60 FF FF FF FF 52 30 FR70 -CE FF 54 A9 52 A5 DA 03 30 B5 FF FE CE EE : 7A FF 15 FF ØA FF FB8Ø 2A C3 FF : 00 FF FF FD ΔD 54 5B 4B 95 EB D7 ØB Ø7 FB90 CZ FRAM 4B 95 FB D7 ØB Ø7 FF FF FF 7F BE BE 3D 5B : 07 FBCØ DA CZ EC ES ED EC FF EE EE BE SE ΔF 57 AR 55 AA . 52 AB 55 AA DA :64 5F AF 57 C3 BF FRDD FBEØ FF FC F9 F2 E5 CA 95 2A FF FC F9 F2 E5 CA 95 2A FBFØ 55 AB 54 AD 5D BC 43 DB 00 06 10 14 00 02 FF AF 95 2A : A8 . 12 SIM: 82 55 FC 4C 3C 29 94 FA 2F 2F B7 F5 FD 19 4F CF :5D

Sum: 82 33 FC 80 30 27 74 FH 22 22 87 F3 ED 17 4F 02 13.

ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM FC00 00 01 03 07 0F 1F 3F FF D5 EA 35 BA AD 3E C3 5B :2E FC10 00 80 C0 E0 F0 F8 FC FF 00 80 C0 E0 F0 F8 FC FF :06 A8 09 :BC 03 EC30 AB F5 FA 15 M9 DA FF FF FF FF 7E :FB FC4Ø 24 05 03 03 82 84 2A 5E AF 54 FD AD 3C C3 5B 05 03 03 07 FF FF 05 03 03 07 FF FF FF FF FD FA 35 BF AD 3C FC50 FF FF 07 BF 30 C3 5B :00 FC60 88 DØ CØ EØ FF 88 DØ CØ EØ FF FF FF FF FF 54 A9 52 A5 4A FCBØ DA FF FF FF FF 95 EA : 8F 4A 95 EA DA FCAD FF 55 24 15 ØA Ø5 Ø2 03 FF 55 20 15 MA M5 02 D.S : 4F AB D5 BF AF 5B 2A ØA Ø5 FCBØ 7F 5F 57 15 02 00 : 00 D5 15 ØA 05 02 00 FF FF FD FA F5 EA D5 AA 5B : D3 04 FF 03 04 08 10 FCDØ 08 10 20 40 00 20 40 00 FF :FC

SUM: 48 DB 94 B4 66 CC 64 BC BE 8D F2 BE 3E 69 A7 A7 :B3 +6 +7 +8 15 ØA FF +8 +9 +D +F ADD +B FF ZA FDØØ 55 2A FF 15 ØA : 34 C3 FF :09 FD1Ø FE FF FE FD AD 54 5B 4B 95 EB D7 ØB Ø7 FF FF DR DT ED20 48 95 EB D7 FF 7F BE BE 3D 5B : 07 FD3Ø FF 85 82 FD40 DA 03 FC F5 FD FC FF FF FF BF 5F AF 57 AA :52 AB BE AF 57 AA DA FD5Ø AB 55 SE E5 CA FD60 FF FC F9 F2 95 2A FF FC FO F2 E5 CA 95 2A : A8 00 01 03 07 43 DB. ØF 54 AD : AF 55 AB 50 BC FD70 03 ØF 3F BA FD8Ø 07 D5 EA AD FD90 00 80 C0 E0 F0 F8 FC FF 00 80 C0 E0 F0 F8 FC : 06 FDAØ C3 CB FDBØ FF AR 52 F5 FA 15 09 DA FF FF FF : FB 03 2A Ø5 FDCØ 24 05 03 82 84 FF 03 03 C3 5B 05 03 03 07 FF FF FD FA 35 BF FF FDDØ 5E AF 54 FD AD 3C EE :73 FF FF 03 30 03 07 FF BF FDEØ 05 FF AD 5B :00 88 DØ CØ EØ FF FF FF FF 88 DØ CØ EØ FF

ECEM EE EE EE EE 54 49 52 45 DA C3 3C B5 EE EE EE EE :74

SUM: BD 02 BE FA F8 D7 14 B4 DD 8C 44 55 18 85 14 F3 :B7

ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F SUM FE00 8A 03 04 05 8D 0C C3 5B 8F 07 07 07 8F 8F DF DF :CD FE10 8F 07 07 07 8F 8F DF DF 10 41 10 85 01 54 01 5E :47 FE20 11 55 11 FF 11 55 11 FF 11 55 11 FF 11 55 11 FF :D8

SUM: 2A 5F 1C 0B 2D F0 B3 39 B0 9D 28 BB A1 38 F1 39 :EC

PC-6000シリーズ用 N60-BASIC

あなたにもできるプロテクト

PiO'84年9月号の "マイコン人生相談室" にN₆₀-BASICのプロテクトについて載っていましたが、いまいち理解できないという人もいるかと思いますので、少し説明したいと思います。

入門編その1

最も簡単にプロテクトをかける方法は、 8403Hと8404HにFFHを書き込むことです。 そうすれば、リストはまったく見れないようになりますが、このプロテクトの解き方 はPiOPiOでも発表されていますし、 GOTO文やGOSUB文が混じっていると、 "ULError" が出て止まってしまいます。

入門編その2

そこで、2つ目の方法として'84年9月号にもあるように、BASICテキストにREM文でOCH(画面クリア)を書き込んで、リストを人間の目で読めない状態にするというのが登場します。当然、BASICからはコントロール・コードは入力できませんので、マシン語モニタの力を借りることになります

BASICのプログラムは、8400Hから格納されていきます。たとえば、リスト1のプログラムは、リスト2のような状態でメモリに入っています。8403Hと8404Hが行番号の値、次がREMの中間コード8EH、それから、スペース、"PROTECT…"とASCIIコードで入っていき、最後に00Hが区切りとして入っています。

このうち、最後の00Hは必ず入っていなければならず、もしないと絶対暴走します。 ですから、REM文を入力したときに、1 文字分ダミーで多く入れて、後でモニタか らダミーの部分をコントロール・コードに直して、区切りの00Hが必ず入るようにしなければなりません。

実践編

リスト3を見てください。最後の"*" がダミーの文字です。では、リスト4を見ましょう。841AHに"*"のASCIIコード、2AHが入っています。そこで、841AHを0CHに書き換えます。

さて、うまくプロテクトがかかったでしょうか? BASIC に復帰して、リストを取ってみてください。あら不思議。リストがパッと表示されてすぐにクリアしてしまいました。やったね、大成功!

さて、行番号の値は区切りの00H、nnH、nnHの次に入っている2バイトの数です(nnH、nnHは区切りの00Hが入っている番地+1で下位、上位の順に入っています。行番号も同様)、当然、16進数ですから行番号が10なら0AH、00H、20なら14H、00Hと入ることになります。

応用編

さて、このプロテクトの応用として、 '84年7月号の"スネーク・ゾーン"のよう に、REM文の行番号をすべて0にするこ ともできます。

方法はいたって簡単で2バイト分をそれ ぞれ00HにすればOK! それと、0CHの 代わりに07Hを入れれば、リスト出力中に ブザー(ベル?)を鳴らすことができます。後は、あなたのアイデア次第!

りまあく

ここに紹介した方法は、プロテクトのか

●ろっかばいまいべいびい

け方のひとつですので、市販ソフトも同様の方法を採っているとは言えません。さあ、 皆さんも、僕の方法以上の強力なプロテクトを考えてみましょう!

□参考文献 PiO, '84年9月号p.178

プロテクトのヒント(32Kモード)

リスト 5 を打ち込み(スペースも同じよう に)、 POKE&H8401、 &H2C: POKE&H8402、 &H84 としてみてください

リストを取ってみると…?, RUNして みると…?

リスト1

10 REM PROTECTED For PC-6001

リスト2

8400:00 1B 84 0A 00 8E 20 50:A7 8408:52 4F 54 45 43 54 20 46:37 8410:67 72 20 50 43 2D 36 36:27 8418:30 31 00 00 00 00 00 00:61

Sum: F1 0D F8 9F 86 0F 76 C6:66

リスト3

10 REM PROTECT For PC-6001*

リスト4

8400:00 1C 84 0A 00 8E 20 50:AB 8408:52 4F 54 45 43 54 20 46:37 8410:6F 72 20 50 43 2D 36 30:27 8418:30 31 2A 00 00 00 00 00:8B

Sum: F1 0E 22 9F 86 0F 76 C6:91

リスト5

10 REM 20 PRINT "LINE 20" 30 PRINT "LINE 30":GOTO 10

P10 P10 -

▶60年2月号の我が名はうるふさんへ、「ポケコン・マシン語人門」SCRAMBLEで僕のハイ・スコアはめでたくも1,251点です。1前目のステージ3までしかいきません。これを読んだ皆さんハガキに「俺はこんなにいったぞー」とか「まだこれだけです」とか自分のハイ・スコアを書いてPiOPiOに出そう。 P.S. P.S.とゆうのはパーフェクト・ソルジャーのことです。 (加弐神也)




VIC-1001+3KRAM

マシン語

ミッドナイト・ランナー

MIDNIGHT RUNNER





シリウス

私は、A国で実力No.1のスパイである。 ある夜、敵国B国へ侵入して軍事機密を入 手したのはいいが、ちょっとしたドジを踏 んでしまい防犯センサーに引っかかってし まった。そのため私は未完成の橋伝いに国 境に向かって全力疾走したのだが、敵国は 最新戦闘機を駆使して攻撃してきた….

■プログラム・インフォメーション

1 語	マシン語 0700~19A8 スタート 096A(2410)
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! → → ♪ ♪ ♪
編集部評	人間が走って見えるのは凝っています. だけど, もっと人間らしいキャラクタにして欲しかったな. (V)

入力方法

このプログラム(\$700~\$19A8のオール・マシン語)は、過去に発表されたマシン語モニタを使って入力してください、そして、POKE45,0:POKE46,30 RETURNとした後、SAVE "ファイル名"でテープにセーブしてください。

遊び方

SYS2410 RETURN で説明画面が表示され、 **5** キーでゲーム開始です。このゲームは、戦闘機やミサイルなど敵の攻撃をよけながら橋げたから橋げたへとジャンプして前に進むというものです。

人の移動は【L】が左右に移動、 SHIFTキーがジャンプです。敵に当たったり、敵の攻撃を受けると規定量(敵によって違う)のエネルギーが減ります。また、

このぶ厚い敵の攻撃をよけきれるか?



橋からそれて(下に橋がない所を)走っても落ちはしませんが、エネルギーが高速で減っていきます。そして、エネルギーが0になると人が死に、3人死ぬとゲーム・オーバーです。

なお、ゲーム中に出てくるフルーツを取るとボーナスとして得点が増えたり、エネルギーが増えたりします。しかしフルーツ(5種類あります)によっては、得点だけ、またはエネルギーだけしか増えないものがあるので注意してください。

プログラムの説明

·アドレス・マップを表1, ワーク・エリアを表2に示します。

ところで、ゲーム中に人が走っているように見えるのは、人のパターン・データを6枚作っておき、このデータを一定時間ごとに順にキャラクタ・パターンの格納エリアに転送することで実現しています。

最後に

前作のフルーツ・キャッチは、オール・マシン語のプログラムとしては処女作だったので製作に半年も費してしまいましたが、

表1 アドレス・マップ

	アドレス	内容
	700~	基本画面表示
1	7FD~	説明画面表示
	85A~	ワーク・エリア
	8CA~	タイマーサブルーチン
	8D9~	ワークエリア・クリア
	8E5~	人数,ハイ・スコア,スコア,距離表示
	95C~	初期設定
	96A~	スタート画面表示
	982~	キー判断
	997~	STRING
	AOB~	WAIT
	A12~	スピード制御
	A 9 5~	橋移動
	B3C~	キャラクタ表示サブルーチン
	B5A~	人移動
	COE~	高速機移動 (赤)
1	C96~	ルノー移動(緑)
	D29~	カイト移動(黄)
	DF4~	, 12-20 (- , -)
1	EB3~	ミサイル移動
1	F2A~	ピークス移動(白)
ı		フルーツ表示
1	116F~	エネルギー量表示
1	11E7~	橋外のエネルギー減少
1	12A8~	人のパターン切換表示
١	131C~	敵機に当たったとき
1		キャラクタ・データ
1		フルーツを取ったとき
1	189A~	死処理とエンディング

表 2 ワーク・エリア

アドレス	内	容
8 6 A	人の数	
872	人のX座標	
873	人のY座標	
874	ジャンプ	
875	エネルギー量	
86B~86E	スコア	
86F~871	各橋げたの座標	
877~879	距離計	
87A~87D	ハイ・スコア	

今回のは2箇月で完成しました.

そして今、超大作(そう感じるのは自分だけかな?)ゲームを製作していますが、いつ出来上がることやら….

O O

■ MIDNIGHT RUNNER マシン語リスト■

+4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +F +F SIIM 0700 A9 42 A2 00 9D 00 1E 9D 00 1F E0 FF E8 90 F5 :F9 0710 08 8D 0F 90 A9 FD 8D 05 90 60 A9 05 A0 00 99 43 C9 16 0720 96 CS 90 F8 A2 28 8E 00 1E E8 8E 01 1E 8E 0730 09 1E E8 8E 0P E8 8E 13 1E 8E 7E 1E A2 85 10 A9 1E 1E A2 1A 8E 12 8E 68 1E A2 30 07 SE 85 11 68 96 8E 95 0750 96 A2 00 BD 79 07 EØ ØE 90 94 :E9 BO 92 A9 25 A0 00 91 10 R9

0770 91 10 E8 E0 17 90 DC 0780 F3 AB C0 D5 EA E8 FD 0790 A2 27 8E 00 IF A9 06 63 7A 91 A8 BF 8D 00 97 CA SE AC 1E 96 8D 62 96 61 1E 8E 62 1E 8D 61 **A2** : 95 36 9D CE 1F **A9** 06 90 CE 97 A2 97 89 03 9D BD 7P 07C0 07 9D 82 1F E8 E0 2C 90 E6 B0 20 37 07D0 42 42 42 37 39 38 3B 3D 42 42 42 37 39 3A 38 3D :CD 39 3A 07E0 42 3E 3F 40 39 41 42 42 42 3E 3F 40 39 41



NIGHT RUNNER マシン語リスト 00 92 98 ar 42 3E 3F 40 39 41 42 A9 1A 8D 96 1F 60 A2 00 A9 :68 20 20 00 33 52 0C 60 BB FO 86 2R 98 AA 20 0E 60 EE 95 8C 95 07 80 89 5C E0 85 17 95 90 90 85 95 92 98 47 ØC 08 89 80 4A 47 89 arga 48 86 74 38 D9 8E A0 6D 99 95 F1 38 DE AC 7E 37 AD : FF SUM D2 89 AC 01 85 20 98 RA 31 98 05 93 40 29 on AG AC. 98 84 06 ACAA +9 +8 +B +C +D onn +0 +2 +6 +8 95 90 20 AC an 90 98 3F 08 60 or 96 80 85 84 23 E8 90 arra 84 97 88 9D 1F E0 99 F2 RO 50 9899 93 9D 23 08 Ce 02 96 Ce 90 05 A9 5B 12 98 98 1F C8 00 acca 05 90 4E 90 4E FR 9219 18 80 CØ 98 48 84 80 01 98 ag 50 20 BB 8D 4A 60 : 119 97 55 Ea CE 1D 9829 80 21 90 08 20 89 28 03 CØ Ø1 24 99 acra 90 18 06 R4 03 89 7A 97 1F F1 A0 00 06 90 78 98 90 93 9839 42 20 AB 99 98 98 99 80 OCEO 50 80 03 20 20 90 68 0840 C8 E0 06 90 F1 A2 05 AØ F1 13 89 9D 84 98 EØ 7E 20 60 2F 20 20 06 9B 84 1F 08 9859 9D E8 52 18 33 C5 4C EE 89 69 52 FR 6C 66 E0 16 20 37 SLIM 89 16 00 00 20 20 00 05 00 00 20 20 00 10 00 20 2F 20 2E 18 06 01 DE 9869 OR 96 00 6D 99 2D 00 12 00 2E 20 99 99 95 2C 00 50 50 40 55 00 00 33 55 00 42 99 9879 11 65 10 95 1C 90 ANT +8 +R +B 33 99 00 27 78 9889 29 on RF :07 20 D4 0C 90 05 EE 20 92 99 anaa 90 08 CO 02 80 08 85 03 40 00 05 99 50 98 BE 99 32 OC. AC QR AD Ca SAP RO CF 98 00 00 99 55 91 98A9 2D 99 99 99 90 20 77 99 98 AB 90 AC 08 CO 64 90 00 01 04 10 08 80 anza ØA. ASBA FF 88 AC 90 CC 88 98 90 87 40 F4 an 9D 98 91 99 97 99 00 01 00 01 A6 10 84 10 CO **C7** anga ØR 9809 9E 3F AC 9F BD 90 98 40 78 OD 08 05 Be FB CA EØ 01 B0 F4 60 R2 00 8A 90 82 08 E8 96 anda 0800 91 09 97 97 84 08 20 ØB 60 20 BB E0 48 0D50 85 90 F8 60 A9 47 A0 00 99 42 1E E8 8A C8 C0 05 90 F0 A0 00 B9 AA 77 89 05 99 08E0 60 20 anca 40 AP 48 48 48 18 59 4F 95 99 BB EØ **R5** 8D 88 99 SE :36 80 06 00 04 90 90 80 94 96 9E 98 89 63 46 88 6F 9079 09 A9 01 16 60 99 FO 90 80 42 90 80 80 80 90 90 92 89 20 66 95 95 95 97 20 80 98 E0 68 an 20 60 ansa 14 10 FR 45 94 09 1F 0A CC 1C EE 2A 41 10 82 R2 6E SIIM ØD 86 ØR E0 01 RØ 24 82 anga 20 5A C9 50 90 03 C0 07 C0 16 86 A5 09 C9 4F CE 06 OTHO +8 +A +B +D +5 +6 +9 ADD +2 +3 9E 8C 86 90 98 9E 51 80 9F 97 CE 08 97 09 BØ E1 R9 72 14 6E 4C 93 C8 71 14 99 C8 Ce 93 90 F5 A0 00 03 99 96 C0 03 :R2 0900 1E 9F 90 90 08 89 9E 8D 85 95 C0 01 AC 52 9F D1 ance EE 08 04 90 89 95 8D 96 SD 96 R2 8E 1E FR A9 91 94 08 n1 72 20 78 0920 1E 60 AD **6**8 98 SD 1E 89 89 80 96 90 60 89 99 40 F4 OD A5 EA 08 1E anra 6B 10 0930 89 ST 1F ST 1F AA 90 45 99 20 an EE RO AC. AA CC 7F RO 87 anea 96 08 98 99 1E 89 03 99 90 99 03 CO 96 9949 89 03 89 97 96 80 96 00 B9 5A 0950 90 E7 03 8D 10 60 RØ 97 F8 24 C0 94 D6 R0 9R BA 89 95 77 3F CR CC 85 CD 95 D1 2E D9 99 FD 6A 07 C0 08 29 10 20 90 EB 90 50 94 80 F5 09 00 60 20 20 20 89 20 E5 90 0F 97 20 AC 20 24 1F SLIM C8 D9 C0 7B B9 98 97 0960 08 20 05 00 99 99 0970 20 29 +8 +9 +A +R +C +11 ØB AUU +0 +2 +3 +4 +5 +6 9999 30 99 84 A1 98 84 85 aFaa B3 ØE. RØ 00 80 A@ 98 40 30 ØE. AC : A9 80 8D ØE. 90 BD C8 EF **B9** 90 8D 9990 78 20 A2 96 85 97 93 84 20 3F 94 aF1a 09A9 99 90 12 09 SD ØB 90 **B9** E7 09 85 10 98 C4 09 80 90 04 89 54 02 A9 56 85 AR aF2a 80 CØ CE 90 D4 3F DC E7 90 20 BE DC EA C6 90 EC 90 9989 20 CA 98 68 A8 **C8** 15 E3 80 00 00 90 9B 90 20 09 26 20 0E 20 14 91 14 **C6** 14 94 14 CO 01 BO 6B 66 66 **RE3R** CC E7 06 99 CE 90 99 D8 24 A2 A5 24 00 09 A1 AR 20 98 ar 89 20 ATI BE4B an ST STI 98 42 9999 DE aa DF E3 DF EA E6 E3 00 E7 RI 90 55 80 AC 8D 85 05 FF 81 98 RO CE OF50 BB E0 EE 00 EE 00 90 20 90 90 FF 90 90 90 FØ 2B 09E0 99 90 90 90 CÉ 80 95 A2 98 03 EE 85 51 BE68 20 1E 20 99F8 20 98 AC A1 98 CØ 01 04 A9 P1 90 96 CØ 6E aF7a 98 99 AC 16 96 09 26 A9 96 80 A1 A2 08 CO 01 BO 94 A9 01 FØ aFRA 81 96 80 19 5E DF F4 12 D6 CR 48 92 F8 62 D9 21 FI SLIM 95 90 90 08 89 80 85 40 98 AC RO 83 85 98 :12 aE9a CO 17 90 8D R2 EE 85 99 80 98 2D F2 20 OF. A3 14 94 40 90 +A +B +C +D +F +F SLIM +9 מקם 08 20 AC 28 ØF FF 84 22 GERA 0A :42 20 AC 3F 24 8E 0A 20 C0 7E 30 85 77 10 20 0A00 98 09 08 99 10 CC 81 90 AØ 00 80 84 08 4C 45 20 **GECA** R4 08 98 90 20 AD EE 20 9A19 CA OR SE GENG AC **A5** 08 84 95 AC 86 98 84 96 85 07 A0 03 84 98 81 89 SD 8D 7F 08 E9 AR na 9A29 84 8C 88 C8 60 20 SE 98 59 84 14 CØ RØ 01 BØ BC 00 91 85 90 18 80 :18 aFFA 4C 85 4F 9A SD 80 98 89 57 81 98 4C 5F RR 40 29 9939 81 40 C6 9C A4 AC Ca 91 32 98 24 25 8F 99 33 33 90 2E 24 79 26 **BEFB** 9949 26 22 24 98 20 98 20 10 22 28 20 EE AC AC 30 26 20 2A 22 20 30 1E 3B 38 20 88 AC 98 AD EE 1E 20 FF 79 77 90 76 B9 9859 DØ 51 50 00 02 18 48 3E 88 17 52 53 84 40 79 CF EE 08 AC 79 BI CI IM 98 09 93 99 27 98 80 9869 8F 78 77 90 86 98 98 AC. 78 98 36 46 36 90 77 9879 +9 SUM : DA ADD +8 10 +B +D +E +F 36 40 96 89 81 56 4B OB SD 78 EE 98 98 CØ 90 GARA 17 08 C6 C9 EE A2 98 90 A6 08 4C OF 89 42 20 DØ ØE FF 98 C0 E0 1F aFaa 98 EA 7B 08 20 E5 98 EE CO 50 20 28 81 90 A5 88 97 08 89 CA C5 OF10 AC 99 CR 1F 9C CA EA 80 00 06 42 99 CA 98 94 98 9999 A5 9F 48 48 4A 85 PC. AC 77 BØ 4F FA 48 90 A1 90 E1 OF20 PR GARG CA 40 OF A7 CC EE 87 98 AC 08 6B C8 C0 90 E0 37 39 38 38 30 42 42 DO **QE30** 03 60 **B7** BACO 80 A7 98 PO 92 94 95 OB 90 OF40 99 40 64 ØF 88 3F 40 91 BO 06 89 16 85 94 C9 B1 aana 3F 20 06 80 50 97 AØ 01 84 98 3F ØB 60 BB EØ 8D 40 BA 12 1F 38 A9 16 E5 0A 99 B8 1F 88 86 12 38 D8 A9 96 E5 85 11 :79 MAER 48 20 9F 92 4A 48 68 A4 OR 91 90 13 0F OR 84 OR CØ 01 :43 **GFEG** CB PAFO 92 99 BD C9 98 99 92 BD DØ E8 80 20 5A CD 9F 98 R9 AA 99 AB ATI 08 89 89 42 20 0F70 FE 89 98 90 ØD 92 80 **A4** 88 38 78 6F 83 2F 11 56 B2 84 R9 7F 2B 46 CE 38 RE aF9a SLIM 20 114 ac 85 OR 40 0F 89 53 90 aFga 98 20 4C 21 89 AE AA 08 AC AB 98 CØ 30 BO 03 10 **A9** 99 AR 13 +9 C9 EE +D AR 08 +R +B SLIM +8 AND 80 80 95 80 85 9E F2 OFRO 98 40 C8 SF AD AT 98 85 06 86 07 9R 9D 90 82 **B9** ne 30 84 11 **A2** 99 89 9899 E4 03 85 08 08 80 80 80 8E 08 20 3F 08 C0 FF 1F 1F OFCO 89 ØB 50 01 90 52 AØ FR C8 C9 42 AC AQ 90 50 aa 9A qn BR 1F BO 0F A9 82 AD 98 AD 88 D6 BC 92 A5 04 6F BE arna 92 08 EE 6F 98 85 04 20 00 03 0820 aa. An AF 08 A2 42 A0 00 20 **B4** ØF R2 42 DA OFFO 90 99 80 92 98 40 711 DD E8 aR3a 92 98 CB 20 R4 OF AC AC 98 CO 05 90 OF 89 99 27 0FF0 A0 01 ST A5 95 PO 99 18 69 16 CA E0 01 80 F8 18 65 96 AR 6A anda 90 C4 01 05 EE F5 97 07 1F 95 98 90 97 97 60 86 01 0850 90 60 AC 08 20 0E 0C AC 72 2C E7 8R 11 D4 05 14 F1 59 31 FR 66 04 66 39 98 73 08 3F 0B 84 AC 72 DD SLIM 99 04 91 BO 92 18 60 38 ORGO 93 9E 60 85 00 20 02 80 80 01 03 84 0870 08 84 96 97 39 58 58 58 58 80 40 +8 +R ANT +6 +7 AB 99 80 93 84 BB 0300 93 82 15 90 05 42 05 90 CC 80 :F6 8D AD 98 40 21 10 EE AD 08 CE 08 : 2F 0B 72 1000 BØ 08 C0 02 ØD **A9** :98 88 28 **B4** OF A2 5D A0 01 20 R4 R9 1R 20 F4 RC 72 R9 1R 20 01 20 5R 69 0B 08 C0 69 0B 1010 20 A2 69 40 16 84 98 OB GRAG FR F2 40 10 BB EØ **A5** 8D 48 48 48 48 48 RR 98 72 92 90 FD 89 1020 20 B0 GRRG SC 60 AT AC 74 : 70 90 93 89 86 60 88 60 20 BB FR 85 SI 08 82 97 08 CO 1030 42 20 59 OR **BCO** 82 01 3F 14 B1 13 90 20 ØB 31 EE 74 69 949 B1 05 08 85 84 05 ATI 08 85 26 69 R4 CO 01 B0 erne 91 90 80 0A 74 08 AC C0 20 50 50 20 3F 24 10 8D B1 42 CØ AC 1050 13 BO A9 80 74 89 80 20 89 42 ED ØB. ORFO 21 1969 OF 811 B2 10 OB 20 39 10 09 BO 69 98 B9 83 90 81 73 98 89 18 20 69 D8 20 ORFO 85 85 20 08 84 3F AC 15 0B B3 84 84 14 89 42 97 20 3F 10 89 00 81 98 1070 04 6F 08 80 11 80 18 03 FR 13 60 80 EE B3 CØ AC 80 BA 1080 20 98 12 F0 C5 68 72 28 FR 7E R1 CR 45 88 N9 EØ 97 51 SLIM 13 B0 80 F3 P3 1090 40 B4 84 08 80 B2 08 A0 59 07 RO 18 +C 95 80 1000 B1 +9 ANN +0 15 90 05 00 92 40 48 94 90 48 48 13 84 AC B1 98 80 80 98 AC **B2** 88 D9 9E FF 94 IRRO 94 92 91 03 96 :16 20 03 0000 OR 40 80 B6 98 83 80 96 48 8C 4R 94 : 86 1000 R4 98 84 39 84 RC **B**5 98 80 B1 98 AC. : 114 B0 85 99 acta AC 91 98 10 :50 84 08 B2 08 48 A8 : 39 1000 B2 98 A9 58 84 80 97 85 88 BC 20 48 4A E0 98 40 88 00 20 BB FF 86 98 84 40 BC B1 98 95 BD 98 98 85 05 84 97 F1 OFO 84 39 C8 60 BD 96 08 85 98 20 3F 0B 85 0E C9 01 B0 A9 CS 10F0 84 13 BC B7 08 8C B1 08 BC B8 08 8C B2 08 80 FO A6 **B5** 0E 09 91 90 16 06 :00 04 60 02 ar4a



24 ØC. 98 R6 92 911 96 08 :38

24 20

SIIM

DC 26 28 88 16 3C 37 48 57 6F 5F 71 E6 80 D5 C8



18 24 F7 24 F7 BD 7B 24 1E F7 24 18 18 1580 99 18 24 24 18 24 1E F7 EF 15B0 FF FF FF FF FF 99 F7 BD 99 1E F7 : 37 BD 7B DE ER 30 3F 1E 1F 1F 1F 500 69 99 EF EF EF BD 00 7B EF EF : 42 99 BD BD 1E 30 78 78 78 15F0 3E E0 99 99 99 99 DE DE 00 78 78 :F2 15F0 00 03 aa 90 99 99 99 DE DE DE 00 7B 7B :14 SUM C4 AF D1 C9 5D 3D 17 03 19 D0 82 A2 37 DE 74 7D : 714 +1 F7 +2 F7 +3 F7 00 +5 DE +6 DE +7 +8 00 3E 82 Ann +0 +4 +9 +B +D +E +A +C SUM DE 00 E9 20 82 E0 20 44 99 00 90 20 28 1600 E0 3C 80 20 28 80 20 10 80 3E 10 9F 58 00 1610 44 30 48 04 1620 24 90 E4 28 24 85 11 48 1630 38 24 50 04 48 50 38 72 FE 75 50 30 28 45 11 52 50 24 99 99 1E 99 99 99 18 49 4R 32 41 48 99 58 1640 99 99 1E 81 81 01 01 00 C4 41 78 90 24 9A 52 BF CE 63 BF 1650 48 00 BD 70 C0 FF 48 80 FF 48 84 90 90 18 E2 DD CC 1660 40 20 20 99 1670 78 10 FD FD 38 34 78 18 99 38 95 84 20 30 38 FF FF BD 5A 24 18 1680 C8 28 98 10 72 FC 71 8E F4 90 SF C 8 60 98 78 40 1690 72 BD BD BE 7E 7E 28 1E 78 EA 10 48 52 86 20 30 92 96 78 12 2F C6 98 30 FE 7E 74 60 14 30 70 F8 74 38 12 30 38 D4 92 99 98 63 30 10 63 30 38 1680 1680 FF E1 :1B 1600 94 7E F8 2C F8 94 08 18 F8 92 :74 1600 81 70 2F 00 54 00 16E0 81 92 114 70 38 99 :10 16F0 99 92 49 99 39 R9 92 52 94 21 00 48 02 : DB SLIM 89 C1 2D 28 88 0D F6 9E 41 EC 1C 51 B8 62 F6 4C :F2 ADD +8 +R +D +F +3 00 F4 00 F3 00 FF E5 E4 00 01 84 94 FF 99 99 59 82 81 82 50 94 01 50 08 01 DØ 88 5E 98 86 1700 84 94 00 01 84 E4 5E 22 01 FE : 87 95 93 98 99 88 23 1710 99 1720 aa 01 FF 02 02 00 FF 02 FE 96 00 04 94 04 FC 00 90 F8 08 08 08 F8 :18 1740 FC 04 08 99 1750 FØ CØ CØ AC 37 DF 10 10 10 10 F0 C0 BC 17 E9 00 99 98 90 80 80 60 E0 20 20 20 60 80 72 RE 90 80 08 00 00 BC 17 08 1760 40 40 40 DA BE 08 00 E4 40 17 DF 89 80 8E 08 82 04 08 80 08 73 89 80 6D 80 20 08 10 C9 08 90 58 20 80 80 80 08 09 80 17 8E 08 09 0B 5A 1770 4D 1780 1790 1780 R2 8D 8D C8 48 08 9D 17 12 EE 2B 95 83 98 87 89 20 88 17 1780 99 18 6D 1F 8D 85 85 08 F3 B9 49 00 03 40 09 F8 08 03 17 EE EC C9 84 08 08 86 04 AC 88 00 1700 C9 08 CØ ER 8C BA OC B0 BC 15 69 1700 17F0 3F 38 00 19 29 30 40 EE 84 08 AC 84 08 17F0 40 CO OF : D7 SUM C7 AA ED DR FE 95 E4 02 D7 61 EB 3A 00 62 A6 E5 :FC +3 00 75 +C CE 75 ANN +2 80 +8 +A SLIM +6 +B +11 10 84 08 AC 82 08 FØ 12 EE E2 1800 90 80 1810 PC. 98 CØ 7E 90 05 RO 7E 80 EE :13 AC 15 85 08 C9 90 85 8D AE 18 C8 1820 83 48 C8 1830 FØ CE C8 08 AD 08 18 69 42 01 5A FA F8 8D 9C 90 FR F7 F9 F9 F9 4C F8 FE FD FD FB FC FB 90 F9 9A F7 00 1840 08 **B9** 18 18 00 40 FD FC F9 FB 99 99 FR FC FB 1850 F9 FA B8 B9 F6 00 FC 1870 FB FA FA F9 FB F8 FR FE F9 F4 FD F8 F3 95 FC F7 F2 FD FB F7 F6 F1 FR F5 FA FØ 00 FA FC F9 91 1880 90 80 50 86 FE 75 04 19 08 F9 AC 08 FE 6A 20 EE 08 FØ 4C FC 50 C0 FB F6 FC 08 09 CR 08 FB F8 20 20 90 03 4C 211 1890 0B 20 10 9A BF 85 68 20 20 86 98 49 86 CØ 19 08 ER 4C CØ 5B 09 90 CE 19 1880 BE 18 A9 F4 1980 24 D9 1800 73 19 1800 00 80 89 42 20 69 0B AC 08 08 BØ OB EE 73 98 **A9** 18 20 69 ØB 4C 07 72 **R9** 5E 72 20 69 C7 18E0 CF 98 89 SF 69 OR EE 08 FE 68 18F0 SLIM DD 85 3C 7R DØ BD Ø2 4E 13 5F 99 CE OC 57 73 32 : חז ADD +2 +3 +5 +6 +8 +9 +R +D +E EE 88 87 08 BF E1 98 AC 18 08 89 ED 5F 16 80 80 CE 87 72 08 EE AC 88 87 08 CØ 28 10 90 :53 1900 20 90 E8 69 99 1910 15 E6 01 E4 99 EC 00 90 60 EE 99 FR 1920 ac 36 DC 72 E9 E5 99 E2 E0 00 DE DD 00 00 BA A0 7E 80 75 08 RO 06 8C 20 67 80 99 27 68 73 CR 1F 19 FØ 98 A0 0B 08 E5 1940 8C 8F 67 43 10 20 CR 19 19 08 89 04 20 99 00 20 C8 44 50 C0 45 69 93 22 08 29 99 1950 FF 85 10 20 79 82 89 08 E8 99 46 89 20 00 99 40 19 97 EE 7D 960 19 99 1970 09 43 FØ AØ 14 20 00 38 90 F5 60 A5 27 22 22 E2 22 50 22 30 22 20 20 20 00 00 00 ØE 1990 1980 4C 00 00 00 D1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 980 99 99 90 00 00 00 00 00 00 00 99 99 99 99 99 99 99 99 1900 00 00 00 00 99 1900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 00 00 00 19F0 47 54 20 52 55 41) 49 44 4E 49 48 4E 4E 45 52 60 19F@ 1F 7D EA 4E 36 66 0F 17 C9 2D BD 93 6C FE 13 B7 8E SUM

PiOスクエアでは、PiO PiOのコーナーでは書ききれないような情報や、メッセージをお待ちいたします。

ありがとう

Nakkey

PiO 1 月号のVOLGUARD-II さん, D.N. A.Oさん、PiO2月号のとんがり屋根の花根 さん(JUDEさん), どうもありがとうござ います。ファンだなんて、ものすごくよろ こんでしまいました。Robinさん、(JUDE) さん、残念ながら、私はストーリー物は描 いていません(まだ)。同人誌のサークルに 入っていないから…どっか入れてくれませ んか? えっと、羽純達也さん、MONTA さん. 私, ぐわんばります!(何を?) 野 沢せ一やさん, ぜひお友達になってくださ い、一本木密さん、がちょーんときました、 はっはっはっなんか他人でないような気が …なんちゃって、MILKさんC.G.してるん ですか、ぜひ連絡とりたいのですが住所が わかりません.

常連への道!

Xab

PiOを読んでいて、「俺も(私も)PiOの 常連になりたいなあ」と思った人! そん なあなたに送る「常連への道」です、

Point 1. 金をケチるな!

何事も最初が大事。 華々しくデビューするためには金に糸目は付けないようにする。たとえばイラストでデビューしたかったら、Gペンやサインペン、色エンピツ、絵の具、スクリーントーンなど思いきって買いましょう。

Point 2. 人の書かないことを 書け!

例を上げれば「PiOなクッキング」と称 し,「では"ICみそ汁"の作り方です。材 料はZ80Aを3個, 6809を2個, 8080を 1個です。ダシの取り方は、まずテン・キ ーをふっとうしたお湯の中に入れ…」とか なんとか書くんです。

いろいろとくだらないことを書きましたが、実際常連になるためには"70%の実力と20%の運と10%のひょーきん的性格の上に常連は成り立つ"の言葉どおり、実力が物を言います。

人のマシンをけなすとは!

Protected Program

いろいろな人が「××なんかだめじゃないか、なんたって○○(自分の)さ」と言っている。僕も夏までそう言ってたけれど、 PiOPiOのご常連さん達はほとんど言ってないような気がするけれど、ちらほらマシンをけなす声があったようです。

僕の友達でも「××なんかやだなー、やっぱり○かいいなー」とか言うのです。 僕はわざわざそれを買うために頑張ってきたマシンなのに、友達に話すと「そんなの…」とか言うんです。こおゆうのはやめた方がいい、いくらソフトが少なくても、人が苦労してわざわざ買ったマシンを、よくもぬけぬけと言えるものだ。だから紫垣純さんの「愛機について」は大賛成です。

愛機をすてて他の物を買おうとした人に聞いたら、「これくさいから」と言うのです。そんな、くさいくさくないの問題じゃなくて、その人がどれだけそのマシンをしっかり使いこなしたかの方が、よっぽど大事です。自分の買ったマシンを「くさい」なんて言ったら、マシンを買う価値がないのでは? もっといろいろなことを見つけて、自分のマシンをよりよくしてもらいたいです。

パソコン夢占い

•M

次の内から、あなたが見た夢と近いもの をお選びください。なお、その占いの結果 は下にあります。

- ●富士山の夢を見て「今年はいい年だ」などといったのはいいが、出てきた太陽がこの前の科学雑誌で見た太陽みたいな形をしたマイコンチップだったのに気付き、恐しく無機質で孤独な感じを味わった。
- ●最近流行った合体もののゲームで、騰のように鋭いミサイルが出現するので、やりすぎたあなたは先端恐怖症になり、夢の中までいつのまにか自分のことのように苦しんだ。
- ●夢の中でゲームをしていて、「ナスって 画面上にポツンとあると不安定だなあ」と 無意識につぶやいた。
- ●夢の中でプログラム以外のコーナーの常連に会い、夢の中だというのに異常なコンプレックスを感じた。
- ●ふと気が付くとパソコン工場みたいな所にいて、売れない型のパソコンがたくさんあって、戦後アメリカのB-29やF6もこうだったんだと思い苦しむ企業の社長に、あなたがなった。

結果

- ●の場合:あなたは今年も昨年と同じようになるでしょう。
- ❷の場合:たまには簡単なゲームもやりま しょう
- ❸の場合:今年は不安定な生活を送るでしまう。

●の場合:尊敬欲求が強すぎます。今年は 地道にプログラムを作りましょう。印税で 暮らすのも夢ではありません.

●の場合:はっきり言って、あなたはパソコンが嫌いなのです。自分の気持ちを素直に表わしましょう。あなたはもしやPC-88 mk II model 10のユーザーではないでしょうか。

以土、占い学会で権威もなにもないMが お送りしました。くれぐれも本気にしない ように



BASICでアドベンチャーを作る人へ

●荒井拓哉

アドベンチャーを作るにあたって、どのような組み立てでプログラムを組めばいいのか、参考までに書かせてもらいます.

まず、0桁から80桁で初期設定を行ないます(READ文もここでやる). 次に90桁で60000桁からのタイトル表示をコール(GOSUB)します。そして、100桁から


図 メモリ・マップ

20000桁まででIF文などを使ってグラフィック画面を表示します。

それから、20000桁から30000桁をテキスト画面表示に、30000桁から60000桁をDATAに使い、61000桁あたりから後はDATA作成用プログラムとして使い、完成したら取り除いてください。

) 80	100		20000		3000	0 6	0000	完成したら取る
初期設定	コール・タイトル	グラフィック画面表示	ドウスル?	テキスト	ダメデス	DATA	タイトル表示	DATA 作成プログラム





このゲームは、LEVEL3版のスナイザーをほとんどそのままS1に移植したものですが、スピードとビームの部分を変更したため、かなり面白くなったと私自身は思っています。

最近S1用のゲームがかなり出てきているようですが、ほとんどメモリを拡張しないと動かないものばかり、しかも地方では拡張メモリが手に入りにくいので、このゲームは標準システムで動くようにしました(かなり苦労した)。

■プログラム・インフォメーション

書語	マシン語 7000~ADFF スタート 7000
面 白 さ 動き・操作性 サ ウ ン ド	! ! ! ! → → → → → ▷ ▷ ▷
編集部評	動きがいいですね、スピーディなゲーム展開もこのゲームを面白くさせています。 (V)

入力はCLEAR、&H7000 RETURN を実 行後、モニタのEコマンドなどを使ってし てください、ゲーム開始はCLEAR、&H70 OO: DEFMAP=1 RETURN 実行後、プロ

グラムをロードして&H7000番地に飛び,

RETURN キーを押してください

芸芸

移動は左右がそれぞれ 4 と 6 で、上下が 8 と 2 です。ただし、普通のゲームのように自分のロケットが画面を移動するのではなく、常に中央に位置していて自分の移動にあわせて回りの風景(星や敵、ビー

ムなど)が移動します. 慣れるのが大変ですが、慣れれば普通のより面白いと思いますよ.

ビーム発射は **SPACE** キーで, 発射した分だけ休ませないとエネルギーの減少が激しくなるので気をつけるように! それからエネルギーが黄か赤にまで減った場合,アステロイドに8発ビームを当てるといろいろなキャラクタに変身するので, それにぶつかるとミステリーポイントがもらえ(500~1,200点),エネルギーが増えます.

敵を50破壊すると1レベル上がり,100破壊すると1ページ・クリアで敵が変わります。そして8レベルを突破するとコーヒーブレイクです。友人達に大好評だったハイ・スコアのネーム入れもお楽しみ!(ゲームより面白い? とのたまう者もおりました)



S1用のアセンブラがないので、LEVEL 3 用のアセンブラでソースを 3 つに分けて作りました。今回はLEVEL3からの移植なので、システム・コールはまったく使いませんでした。

なお、キーボード割り込み、タイマー割り込みを使っているため、BREAK + RE-SETで復帰しようとすると、Addressエラーが出て操作不能になります。こういうときは、元気よくRESETを押して初期画面に戻し、CLEAR命令とDEFMAP命令を実行後に&H7000に飛べば、メモリの内容が残っているので再スタートできます。

メモリ・マップ (MAP=1)

	2
0000	
	グラフィックRAM
4000	テキストRAM
5000	
6000	IG用RAM
7000	
9200	プログラム・エリア
	データ・エリア
AE00	ワーク・エリア
D800	7-9-1-97
FE00	
F 200	1/0,割り込みベクトル
FFFF	

いろいろな方にお世話になりました。個人的にSIを貸してくれた日立家電の遠矢さん、作曲をしてくれたTAFのJADDIER君、下校時に寄り道したパソコン館の皆さん、その他田中隆則君、ショーケン、二俣君、システムイン、明昭堂、馬場電器、etc…、紙面を借りて感謝の意を表します。

□参考文献

- 1)S1取扱い説明書, 日立製作所
- 2) "PHASE", 7号, 環コミュニケーションズ
- 3) "マイコンピュータ", 6号, CQ出版 社



SNIGHZER マシン語リスト

+8 24 6F +0 10 7D +3 FF EE +C BF 00 ED +2 D7 BF FF 26 00 BC 00 B7 A7 C5 06 +6 F7 A0 00 00 B7 51 F1 5A F7 9D 41 BE +A 7D 8C EC B7 A7 51 F1 00 EA E7 32 EC B0 7B +B B9 D8 C1 FF C0 B0 BE B0 F7 O1 F9 +D EE +E F2 F9 11 51 F1 00 8C 0C 6 CC F7 AE +F BE FE OO CE CC 8E 80 80 CE BB F7 DO B9 OO C9 BC BO AF 16 C6 EF 01 8E 50 AA C9 8C 80 CE 26 C5 06 AE 7B :55 7010 26 81 :45 07 A4 A4 01 A6 EA 7020 7030 8E EA F6 8C CC 8C FF CO F6 12 EA CE 26 89 80 80 :62 7040 7050 A6 89 A7 02 5A A6 :E5 8C FF CO 80 5F 80 CE 26 89 FF 3D C6 F7 39 A7 04 A6 F7 F2 A6 EA 5A 5A A6 F7 CC 8C 17 26 :0B 7060 89 A7 AE 7A AE C6 FF 17 00 C9 27 AF 9E 05 FD 7080 :7D 7090 7080 AF C6 08 9F AE 00 :37 FD 8E 7B AE AO 71 9B 80 F7 AE 06 17 CC 70B0 00 9A B7 BF C6 02 0B :26 7B 01 SE 9D A8 A1 02 BF BF 2E 41 OA OB 08 7000 B7 :88 2B

70F0 FA FD FD AE 06 B7 7B.71 F7 7B 5E 8E A8 18 BF B0 :D8
Sum: F4 14 3C 63 D1 F8 0D 8D EC 42 9B 19 37 7E A1 EF :31

+3 +4 +5 +6 E3 17 08 7C EF CC FE F.9 BF B0 2E 17 7B 5E 8E A8 01 2E 74 AE EF 92 C0 BF 08 .53 F6 AF 7C AE 04 5A 00 00 1F 01 DC CC 05 07 Add 7100 7110 7120 7130 7140 7150 +0 +1 2E, 17 41 17 8E A8 8E A3 7B 71 32 10 8F 80 FE 21 +F Sum 7B :6A +7 +8 10 2B FD AE 09 BE 0A CA 47 BF 01 86 7C DC C5 C1 26 F5 ED 81 F7 AF +B BE +C A2 +E BF +2 09 0A 30 80 F7 2B +9 01 06 17 CC B0 07 CC 19 CC 8C C5 +A 78 87 08 F9 2E 87 07 26 07 50 87 80 BE A2 7B 71 57 10 FA FD 17 09 FE 20 07 F7 F6 C6 17 F7 00 26 FE 21 5E 53 B7 08 F7 2B 7B 01 :38 :E6 06 17 A7 AE 99 8E AF 03 FF F9 :3E 6D B7 AE :C3 BF B0 FE 21 04 26 FE 20 30 BF 2E 17 FB CC 7C 7160 7170 C5 7D :E8 FD 92 7180 7190 DB DB :7D :98



マシン語リスト 71B0 F6 71C0 07 71D0 A7 71E0 F6 71F0 20 C5 FD 5A D7 C6 18 D7 3A 92 26 CC F6 99 D8 AF 07 84 AF C6 C1 FE 26 58 F7 F6 00 AF CB CE 76C0 21 76D0 FE 76E0 OC 26 BF AF F9 C6 7C DC C5 C1 B3 CC D7 07 C3 07 30 CO A7 1F FD A1 20 F3 BE AE 86 CO C1 90 84 AE 30 3D C4 C1 A7 95 1F 07 80 48 98 EC 80 02 FE 20 F7 92 DE 30 F6 CC 1C 04 :01 :2E 8E AF A6 C5 BE B7 BF FE BO 21 2E 17 8E 05 05 26 : B4 :E4 8E D6 BF BO 2E 8E 92 70 BF 7C 07 7A 61 CB 94 BD 2C 6B 48 F9 22 25 86 BF OA 56 :B7 Sum: E1 7F 78 F1 68 AE 04 34 49 1D F1 59 74 16 D6 9D :C4 +0 F7 8E +6 +7 17 05 CC 03 1B 26 FE 21 C5 B7 F0 BF F4 AF F7 AF 86 03 26 F6 21 17 69 CC 17 69 4F BF 7D 69 +B C5 B6 03 24 7C BF AF F7 05 BF +4 FE 7C C5 C5 F7 8E +5 21 83 C1 87 AF 92 39 12 F6 22 F6 27 BF +8 96 0C F6 17 FE 7C C5 C5 B7 8E 04 77 0 B0 8E +9 F6 F7 BE 05 21 B7 F9 F9 F9 C6 EA7 +A AF 92 647 CC 16 F 21 0 F 7 CC 17 5E +CC1 B7 BF 92 52 0C F6 17 AFC C5 AFC B0 +D 20 FE 7C D0 F6 F7 8E 05 C5 B3 C1 B7 C5 C6 2E CC 7700 7710 +D 58 AF AO AF 92 7D 12 C20 FC C5 F7 BF C5 B7 BF AF 07 617 C1A C5 40 BF 93 Add 7200 +0 81 99 92 +2 A0 3A AE +3 E7 E6 C1 A0 C6 54 92 10 BE FE 21 AE F1 A7 +8 26 FE A6 7A CC 04 AE EF 2E F7 BF 17 26 22 BD F7 +9 +A EF F6 20 C6 84 E7 AF D8 03 0C 26 FB A1 30 7A AF 8E 92 AF C5 7D 69 7D 69 08 BE 62 8E 64 8E 64 8E +B AF 18 80 26 F7 7C 0C 17 CC 5F AE AF AF BF +C D7 F7 E6 E5 AF +5 7A 1F 07 84 F7 03 CE 92 37 BF AF 7D 40 CE +7 D8 FD A0 84 20 AE 00 26 B0 21 80 5F 04 2E 5E 9C +E 5C D8 A6 92 B7 5A EF FC F6 B7 A7 BE F6 17 CC 7C C5 10 60 22 21 93 F7 05 15 +1 E6 C8 C0 7C 17 10 26 FE 09 C1 B7 O3 AE 24 5A +6 PB E6 FF 70 O E BF F 9 C A 25 PA A E 84 30 96 07 C6 D0 8C 97 20 F6 7 07 4F :46 8E CE 84 DO FE 26 B1 CC AFE CC F5 41 4F :D1 7720 7730 05 : 6E BF AF 93 20 17 CC OE FE BE OC 17 :FF 7220 :BF 7230 7240 E7 BF :7E 7740 7750 E6 B3 O9 BE FB 39 B7 1B FE B7 9B BE 8E C5 04 0C 2A 7C 2A 1F 0A 5C CE 41 B3 C1 B7 BF AF OE OB F6 BE :41 :B9 7760 7770 7780 7250 7260 :5C 21 F5 5A 16 05 C5 20 3C F6 23 AE C6 10 BF 0A 06 17 04 9C 40 A7 05 04 26 C1 B7 BF B0 :43 :D6 :74 :13 7270 7280 7790 7780 :14 :A9 :83 :B8 7290 72A0 72B0 77B0 77C0 :FC :9A :40 :C6 72C0 72D0 77D0 77E0 8E :06 72E0 77F0 48 8E 93 40 BF 70 B3 8E A7 43 BF BO 2E 8D 9B BE :E8 93 6C 7B 6A BA 58 3C B9 1B D2 5F 70 D7 :92 Sum: 15 2F DO Sum: A4 65 92 B1 4F F2 AC C9 78 56 D6 87 39 28 9F 02 :2F +6 +7 +8 +9
17 04 96 F6
8E A7 52 BF
C5 C1 21 26
2E C6 15 F7
C6 01 F7 AF
A2 BE A9 46
CC 07 F6 4 CC 07
FF E4 CC 07
FF E4 CC 07
BA C6 08
21 C4 7F 54
BF B0 27
A6 6D 02 26
BE AE A2 86
E7 AE AB CC Add 7800 7810 7820 +1 AF 93 17 +5 21 B3 AF +B C5 2E 8E +D 21 15 80 +E 26 F7 BF +F F6 AF 7C +2 C5 +3 B7 +A AF +4 FE 7C F6 BF 26 BF AE E5 10 B7 27 26 BE +C C1 C6 93 17 A8 A4 F7 Sum +4 20 4F :5A :14 :9F Add 7300 +8 4F Sum :F3 +0 43 23 F7 5E 5E A7 +9 +A 25 23 32 F6 BF AF 5F 10 C9 20 B7 AE AE AS E5 F7 10 BE AE 06 00 BC ED A9 44 56 14 3E +B 22 AE 9 23 OA OCC FF AF AE 86 O4 AF 6 +C 05 9B 20 03 C6 FD 07 E4 F4 74 OA 5E A9 56 +D BC BE 28 78 0F AE F8 4C CC 10 B0 B7 44 11 ED +E A7 AE F1 F7 A6 A1 B7 C6 C BF AF A7 A9 5C +1 BF 1C A7 10 BF C0 61 F7 FF 10 3A 84 +2 AF BE 4 4 5 5 AF FE 5 BE 6 3 BE 9 +3 C97 BF 03 F 26 E4 F7 FAE 7 08 +50E02279BC6440FED44 +6 F1 A7 BE O7 61 CC A9 O4 C7 A9 56 7A +7 A7 5E A7 BC BF 01 A3 B7 B7 AF 14 OD ED +F 50 9C A7 A7 B0 BE FF 10 3 AE AF C6D 44 1E F7 BF 7B BE C5 B3 AF AO 60 04 A7 C1 A8 BO F6 AF C9 BF FF 7310 7320 :9C 8D 527 AF 01 BFF FF C5 BF 956 1E 9 8E C5 8E 61 21 E0 F7 FF BO F6 AE C5 8E AE E5 F6 AE :9D :AA A7 81 8E F9 34C FF 66 F7 55 DE 7830 04 5F CC FF FF 60 BF 01 E4 F7 FF 3A BE BF AE 33 E5 7840 7850 :4E :15 :C6 :87 7330 :21 :2A :51 :B7 :A8 7340 7350 01 4C 4C FF E0 7860 7870 FD C6 C6 E4 1F 08 A0 AE 09 10 7A 98 E7 4F 7A 02 A6 B7 B7 AF 84 84 8D A8 F7 F7 26 FE 00 AE 14 A8 E5 B7 AF BE A6 BE BD AE 7360 7370 A9 E5 B7 B7 O6 C5 A6 A9 56 B5 F7 B7 FF AF C9 BE 20 A6 26 BE A8 BD 31 AE A8 OD F7 FF C9 07 8E 4A A7 03 04 :74 :11 :A6 7880 03 F7 54 AE 03 02 7A 00 E5 F6 04 13 5F F7 26 FF 7890 7890 7380 :B5 7390 C6 AE AF AF BF B7 78B0 :3E :5B 7300 73B0 7800 :AB AE 26 86 78D0 78E0 AO 6D :68 :CD 73C0 73D0 73E0 08 ED 7A 44 15 C6 :A4 8D 18 :39 73F0 AF 26 CA AF C7 26 BC AF Sum: 3B 69 EB 9E 1D 13 E5 16 34 31 05 BC F1 50 37 7B :71 CA A4 04 13 C1 53 63 1A 53 9C 52 1E 83 35 4A C3 :3A Sum: +3 02 F7 BE +0 FF B7 80 +1 E4 FF 39 +2 6D E5 10 +5 +6 +7 03 BE A9 E4 E6 80 27 30 22 C9 20 04 E6 C8 20 BE 25 D8 C1 AF 10 F7 AE 02 C6 08 63 B6 05 B7 E4 CC 08 F7 FF E4 00 1F 10 7 AF 55 C2 AB F6 +9 +A BF AE B7 FF B0 27 89 20 1F E7 1F C4 ED 81 AE AO 5A 26 E5 F7 B7 FF 17 F7 81 8C C5 C1 +B A4 E5 C6 +C 20 F7 0F +D 14 FF F7 +E E6 E4 FE Sum :A3 :82 :31 +3 +4 02 26 F7 FF BE BO 22 33 2A F9 8C 93 AE 05 20 8E C6 02 BO 17 FF E5 8E 00 FF E5 BE 00 B3 17 +8 Add +0 7400 AF 7410 AF 7420 BE +4 26 F7 AF +7 +8 48 30 F7 AF 00 00 50 00 AE C1 AF D5 24 BE B7 FF A9 61 4C E6 FF E4 A5 CC 27 08 27 08 27 08 +9 +A F7 AF D9 F7 CC 07 26 F9 30 89 7A AE AE A3 E5 F7 B6 B7 E6 B0 00 0D 7A AF F6 AF 7D AF +D AF F7 FF +3 08 00 BF 10 21 C5 7A E4 02 A5 E5 B7 C2 C1 D0 +5 9BF AB 92 F1 AC 83 PF AF AF AF +B CF AE 17 CC 20 A0 4F FF A3 FF FF T D0 D0 CF 46 4C BF +2C1 C6C0 1FEAFAO FF 6D AEFF 80 BEAFAF +6 CC O BE BC O O FF 26 BE 64 F7 AE D7 DA C4 +C F7 04 F7 01 26 E6 E4 7A FF E5 AE F 26 5C 27 +1 C5 C8 92 20 B7 7A AE F7 A1 BE B7 E6 80 E6 21 C6 31 4A 07 F9 4E B7 F1 CC 93 05 :24 :40 :90 7910 7930 EE 7940 E7 7950 AB 30 86 8E 26 10 A4 86 10 FB F7 F9 E5 FF 02 AE 40 F6 F1 8E F7 E5 FD 7C 04 86 1F 7F AE 8C 40 6F 80 FB CC FF E4 E5 F7 FF DB 50 00 BF B0 09 26 1F 2A E7 05 00 8C 03 CC FF 7 26 F6 E6 FB 86 CC 26 C5 00 FE FE F9 ECC : BO FE C5 7430 7440 :DD ED CE 26 AE 26 86 7 FF A3 7 F7 B4 C6 73 B6 E6 E4 F7 E5 C1 O3 :9A :3F :9E :3D :D2 :43 :7F 7450 7960 7970 2A 07 16 26 FF B7 0C F7 07 F7 E5 7460 :38 8E AE 80 5A FF E5 10 B7 C6 17 ED 81 7980 7990 7990 7470 7480 7490 AE 40 :26 :E6 :1C :45 :7F :44 74A0 74B0 80 4C 26 E4 D0 79B0 : 94 :44 79C0 03 F6 74C0 79D0 74D0 79E0 8E AF :B9 :FB 74E0 74F0 03 F7 7D AF Sum: 50 E4 3A 07 3F AB 5C 49 DB 80 F6 OF DB DA 22 0E :43 A6 F7 27 5A 57 55 BD 55 FB 10 5B 64 BD CF B0 D8 :BA Add 7A00 +0 OC F6 C1 F6 17 F7 7D 58 54 7B 10 8B +3 19 F6 C1 F6 8E 06 17 E4 03 A6 B7 01 F7 1F +5 FE 01 26 40 B7 F2 AE BD 01 9F AE 02 9E +9 95 21 3A F6 17 AF 58 10 C5 7D 5F AE +A F6 17 F7 B7 CC 02 C5 C5 S8 27 01 AF 39 FCC 26 +B AF 02 AF FE 07, DD F6 58 FE 27 C8 C6 8B 17 F9 +1 B7 CC 21 AF 02 AF 69 58 17 41 26 01 BB F6 C6 FE +2 FE 03 26 C5 C5 C5 CC 58 02 17 FF 19 99 AE 32 +7 17 F7 B7 CC 45 B0 21 1F C4 2B AE 01 27 09 8E BC +C C5 82 C5 21 +D C1 F6 17 F7 F7 F7 93 94 95 02 7A B6 10 39 19 F7 92 +E 11 AF 02 AF FE 80 C0 C4 D9 AE B6 7C B7 FF 70 +6 C5 21 22 F6 C1 BF C6 9F 22 F6 35 F27 39 +5 OB AF AF +9 +A 5C C1 C1 7D 07 FD 00 26 ED 7D 89 04 46 3D F6 AF B7 FE AE 5E 0A F7 7A AE C4 F6 7A AF 84 34 26 E8 Sum :DC :35 Add 7500 +O CF +8 CF AF 07 92 43 30 86 C5 20 E 00 B1 AE 10 E6 90 +1 7D 8E D5 20 16 B7 CF AF 1F 7 15 C5 26 A7 31 35 +3 C3 00 C3 7C 23 D8 07 54 CC 7D 80 A7 7D 5A AE E7 +7 AF BF CC 83 CC 84 58 AF FE 27 CC ED 0E 27 93 +B 90 AE FE 08 AF 00 C3 D0 21 F6 AE 01 AF C6 04 7F +C 22 04 20 C6 C0 4A B0 58 F7 AF 01 26 C5 AE 1F +D 03 26 45 27 26 00 4F AF C5 AE F7 3A B1 C1 E7 27 BFF AE 86 85 54 06 75 A 80 AF 26 A 84 +6 C3 D5 11 F3 E7 B7 DA FB1 27 33 88 BC +E F7 25 00 F7 02 F7 1F 03 04 01 7A 05 7D 02 AF FE 05 26 27 F7 0F 1F 01 39 02 B6 00 50 :5D :24 AF E7 A C 6 6 0 9 C C C 6 AF 7A10 7A20 7510 7520 CF : BA :1A :01 :72 :91 :46 7A30 7A40 :BA 7530 7540 89 9F 04 41 08 58 54 07 AF 26 EC D7 FB 30 10 7A50 8E AE 17 FF 09 26 80 01 07 BE :D3 F0 AF F6 00 08 7550 7A60 7A70 :21 :5A :E0 7570 :4C 7AB0 7A90 7580 :98 :AE :2C :98 :3F 7590 7880 00 AF C7 15 75A0 75B0 7ABO : A6 9F 9A 9F :4A :43 7ACO 75C0 75D0 00 AF :EB 7ADO :35 :35 :49 7AEO 00 :19 CB 27 42 88 AF 75F0 7AFO FD 10 ED 81 Sum: DB 89 FB 06 9C 98 AE AE 66 D7 OC D4 72 6E 53 7E AA 3C 63 82 88 A7 90 BF 44 A3 7C A0 AF +0 7C F0 C6 +1 B3 BF 80 +8 B7 AF F7 O3 AF CC A1 21 A7 B6 AF +9 FE C5 AE F7 C5 OOD F7 80 AE FF D9 +2 CC 7C F7 AF O CC FE 10 BB CC C6 D9 +3 05 B3 FF C7 1F 07 20 B7 10 7D 03 E6 +7 C5 F7 O3 C6 F7 20 EC FE 84 FB 39 BF +A 21 B7 03 AF CE 00 84 AF 6D 04 E0 F7 +C 00 21 AF 5A B0 B4 AF CE 7 AF C0 C6 FF +4 0B CC D4 5A 02 07 FE AE F7 80 +57 0C 26 CD FE 0 04 FC C6 +6 AF OE 12 02 10 FE 21 B7 6D 26 D4 40 26 +B 17 FE 77 92 F7 70 84 70 84 86 +E 8E 00 B7 40 C1 000 26 B0 AF 5A F7 +F 92 88 AF 3D 3C 4DD AE AF 26 D9 5C FF +0 DB FE D8 +4 AF CF CB +8 +A +C AF 09 50 3 21 B3 F D9 CAF D9 FE 7B00 7B10 7B20 Add +2 08 F6 AF B 93 AF AF AF AF +5 DB OB OB OF OAF FD AF +7 55 54 54 87 26 7F E7 FD C1 BE 00 +B 7D 006 3D FE 8D AF FC AF FC AF FC +D +E +F 27 AF 3D 1F 3A 44 27 26 00 E7 :1D :9A +1 27 47 F6 AF CE AO F7 BE FC 7D FD 4C +3 7A AF DO F7 80 84 DB C9 CB D9 CB OC +6 27 08 54 86 27 C5 F2 D9 10 FD 8E 9A 17 C7 86 C5 92 84 DB B7 5F 7600 7610 7620 C0 50 86 A4 AF C1 B1 CB C6 20 16 54 54 87 FE F4 AF AF AF OO 4E 54 CO C5 B7 93 F6 B7 16 D9 10 F7 OA 80 C1 CB 44 OC 44 83 43 F7 :19 :9B :53 :C2 :30 :C9 :36 :3C :6C :5C :D4 :54 :21 :B0 DB C3 88 07 7B30 7B40 F6 00 10 F7 00 30 26 8F AF 7630 7640 7650 FB 02 A6 56 1C 35 16 AE CC 7A 16 B6 C3 10 16 26 7B50 7B60 7660 7B70 7B80 7B90 CC C1 C5 FF BE 7670 :B3 00 27 FD F9 7680 7690 :8F :78 :0B :B0 :F3 7BA0 7BB0 76A0 AF 81 B6 17 FB





E4 CC F7 FF FF E5 07 E4 F7 F7 CC FF B7 0C E4 E5 B7 00 BO 29 BO 28 16 00 FF 03 17 F7 FF A7 E4 F7 CC 08 E4 10 CC 80 80E0 20 B7 B0 29 16 00 98 86 60 B7 80F0 20 26 30 B6 B0 27 40 8B FC B1 90 81 BO 7BDO FF E5 B7 OD FF 00 E5 B7 :A2 7D :B6 ВО 2E BE 6D 26 B1 BF :98 Sum: 10 02 35 47 E4 FB 90 23 5B 1B C5 D9 01 BB 6D 9C :F9 D8 52 OD 56 BB 2D 6A 19 20 BF 93 AB DE F9 .01 +2 06 29 5C 07 80 20 40 07 80 20 20 16 D4 3D +5 +6 B0 29 86 40 26 2D B7 B0 07 86 B0 27 29 20 B7 B0 C2 F7 F7 B0 28 20 33 81 A0 26 26 0A 24 F7 C3 00 +8 76 80 80 20 87 80 4F 20 28 20 81 26 C2 28 20 +0 29 7D 29 29 3E +1 2B 20 2B 7D 29 86 2B 7F 7F 80 F7 2B 20 C6 50 +3 4F 2B 81 86 29 2B 7 86 2A 7 7 2B 25 81 7 43 +4 B7 07 40 20 2B +B B7 63 7E E0 20 122 29 C0 81 40 0A B0 B0 2A 1F +D 29 80 13 B0 86 B0 11 B0 26 50 B0 B0 B6 8100 8110 B0 86 25 B7 32 7D 20 B7 20 26 C6 2A 7F 601 :34 :CE +0 B0 A9 B8 +A FF 19 A0 86 29 28 45 80 28 87 05 20 4F 60 0A 4F 7 86 01 CO 20 81 86 29 24 80 86 5E 81 26 7F 7F 80 AE 3D Add 7000 7010 +1 2E 02 40 +9 40 8D 02 2D 8D +2 39 A0 FF 01 4C 28 B0 1C A9 76 EE 26 A9 27 +3 10 33 7C 39 EF 8D A7 EF 02 B0 00 00 F1 AF 2A 04 +4 8E 88 8E A8 A9 A9 A2 2E FF 00 7C 603 30 +5 C5 40 8D 86 6F 02 31 76 8E 89 +6 4E FF 0D 4F A7 A9 82 40 23 80 2E C1 C5 C0 0C +7 33 7C 31 FF A8 01 8D A7 8C 2F 86 54 00 00 +8 +B 7C 31 33 B0 EF 01 01 BD 26 B6 C6 A6 E6 CE 04 04 +C 88 A9 88 2F A9 +D 02 40 EF 00 BD A7 EF A6 2F C37 FF 00 B9 B9 +E 250 A0 FF A40 C0 30 A9 A9 39 A44 B0 BE 30 30 +F 31 33 7C A7 A7 EF 01 02 74 FE 80 7A 2E 00 00 00 :A9 :9E :57 88 89 80 20 26 90 FE 80 C5 C5 7D 29 A0 8120 :AB 8130 8140 7020 7C30 7C40 88 8D 22 8D A9 00 A9 01 E2 8D A0 A7 B0 2D B0 2E 1F 02 AF C6 86 08 00 E6 C5 20 B7 44 A9 A9 42 10 2D AF 3A 2E 02 27 :B9 :73 :0A :7A :32 :FC :2D :3F :6B :F1 :D1 :12 :D3 :83 :36 :D4 :A5 :3D :6C 8150 8150 8160 8170 8180 8190 BO 07 29 0A 2C F7 2A BO 2B 09 B6 B0 B0 C6 50 B0 20 B1 C0 B0 53 29 7D 29 0B C6 F7 3E F7 2B 2A AE 7C50 7C60 22 E0 12 FF B0 3D A0 C0 030 30 A7 EF 02 00 B0 B7 C5 B0 1F 40 7C70 81A0 81B0 7090 7CA0 81C0 81D0 7CCO 7CDO :14 :5B 81E0 81F0 7CEO 7CFO :1A 59 FB 2A FO 59 74 32 25 91 OB 80 A1 6E E6 DB FO FA 4A 04 6D D1 DO 77 6C EB 12 51 31 B5 BA :EF Add +0 +1 +2 BO BO CE BO 6D B7 CO A7 33 EE 1F 03 B7 +5 +7 +8 43 53 87 80 86 80 C5 86 26 01 85 86 80 32 AF D7 02 8E AF D1 EC 85 5A 2A 7F BA D7 10 A5 81 BA 80 +A +F Sum +6 3D 9A 1F AF +B 01 0C C5 4C B0 4C 90 A7 EE 1F 1F +C 20 2B 58 84 31 85 85 20 7D A6 81 C9 +D 01 23 CE 07 C6 09 C6 8E EF 3 5 C 6 85 9 C 82 +E 3D B7 AF B7 07 2B 09 BB 50 AE BO 10 8200 8210 2A 2D 2C 80 31 85 80 A7 85 CB 85 20 10 AF BA C9 F6022D AFC B0 B0 1F 90 B6 25 EE B0 B6 F6 C5 B6 17 09 A6 C4 85 07 03 C1 08 26 85 C3D 29 0 4 5 0 E C A A F F 3 5 0 E C E E 00 80 A7 2C B7 32 93 CO F7 03 CB F6 7F AF 25 A5 1F BO F7 BO 8E 02 BO E7 D7 :68 Add +2 27 02 AF 7C B0 2E 05 08 C0 C2 486 00 00 00 +3 04 30 C5 AF 2E C4 C6 F7 26 3B 3B 3C 00 00 00 +4 30 0C 3A C5 E6 0F 00 AF F4 C1 F7 B7 00 00 00 +6 00 01 06 AF C4 58 01 F6 AF 26 05 00 00 00 +7 C0 27 ED C5 F0 58 39 AF C5 04 04 38 7F 00 00 00 +A 27 03 89 B0 1D 7A 000 C1 FF C1 C3 B6 35 00 00 00 7D00 7D10 :11 :72 :FD :F7 :81 :6D :63 :4D C5 08 02 27 44 F6 26 AC C7 BE BF B0 00 8D 02 C6 7A AF F7 AF F7 AF F7 AF E7 00 00 00 00 00 C5 04 02 30 84 ED 39 BF 54 BD 0E CE 00 C5 AE 39 F6 F7 AF F7 AF 34 02 AE 04 00 00 00 00 03 34 04 2E BE 4F 3A E0 3B FF 00 00 00 30 00 00 C6 B0 C7 C3 A6 C1 C1 CA 3B 00 00 00 88 30 AE C4 7A AF 03 F7 2E E6 26 E2 A4 80 A0 A7 80 26 CD 26 BE 26 7A AE 00 00 00 00 00 00 87 7C 84 58 8D C6 7C 8D 87 AE 60 00 00 C5 33 C6 AF B0 C6 1F B4 04 04 00 00 00 00 8220 8230 CE 07 4C 2A 32 854 1F 8E F 26 5 24 82 7D20 :FC :A1 :2F :D3 :1E 81 2F 03 6F BB 8E 1F 54 87 AF AF AF 7D30 8240 8250 7D40 7D50 :D1 8260 48 58 58 30 AF 85 01 8E 22 00 8E AF AF 8270 8280 7D70 7D80 :C0 :72 :73 :92 :6A :FB 8290 82A0 :94 85 AF F7 BA 81 24 8E D3 BA 7E 42 18 7090 7DA0 7DB0 82B0 :BF BA E7 1C 33 7DC0 7DD0 82D0 :EF 82E0 82F0 81 33 7DE0 7DF0 :00 :30 Sum: D9 64 42 77 47 7B 88 2B 02 28 42 27 63 81 02 :40 66 3E 56 D1 6A 03 4A CC 50 01 83 29 B6 2E +3 +4 +5 +6 +7 +8
BA 7F B7 BA 7D CB
PO FC BA 80 58 49
58 49 24 01 40 44
BA 84 1F 89 3D F3
F58 49 78 BA 87 79
BA 96 7F BA 87
F58 49 78 BA 87
F0 BA 86 35 06 C3
BA 66 BA 84 BD 19
BA 85 BD 0B F6 BA
BA 85 BD 0B F6 BA
BA 85 BD 0B F6 BA
BA 86 25 F0 7C
BA 86 25 F0 7C
BA 86 AE 9A F6
C3 00 01 FD BA 8E Add +2 F7 BA +4 7F FC 49 84 8300 8310 BA 82 CB 7F FC BA BA 88 F7 AF 78 BA 86 78 86 24 F3 BA BA FD BA 84 20 1F BA 88 39 B6 00 01 05 43 AF B7 0E 40 85 FD 7A 79 BA 43 20 8B C9 27 B3 2B 3D 91 7A 444 1F BA AF BA 86 53 BE 54 00 13 BA 05 7D FB C5 BA 3D C6 27 79 B3 00 F6 00 BA 49 20 53 B2 9A 26 84 FD 09 3D BA 01 BA F7 85 78 C3 2B Add +0 +1 B6 AE C6 03 44 56 CC 07 B7 FE 02 7A 9E 2A 46 B6 26 FB BF C5 80 FD C5 3E 0C 21 E4 73 43 26 43 26 43 26 44 26 64 FF +2 06 7 7 90 21 AF 3 25 86 87 AE EE AE +3 1F AF F7 AE C5 39 E0 85 84 FF 00 73 03 +4 89 C8 D5 AF C1 26 8E 8A 4C 10 86 B7 E5 17 AE 7D +5 +6 FD 8B F6 AE FD AF C5 CE EC A1 ED 17 C5 46 C0 1F 2B F3 B7 C5 O1 B7 C5 44 F7 FF O1 31 AE O4 +7 +8 AC 86 9A 58 D5 7F 9D 38 ED 89 00 86 CC 08 8E 1E 40 CC C5 3D B7 C5 E4 CC F6 C5 C5 43 26 F8 +9 AE 58 C5 10 20 7D 6F 8 18 70 7 44 17 8E +A +B 1F 1E C6 99 A6 C8 5A A0 C5 FD 34 70 B7 F7 1C A0 +C 89 3D 60 DB A0 27 26 CC F7 FF C5 6F +D +E Sum 7E00 7E10 07 86 2E 8E 00 AF 80 E 66 BF 00 C5 C6 F7 54 01 AE :AD FD F7 B7 06 FB 07 BE 41 03 FF E5 44 78 80 8B AF FF FE 89 7D 8E 6D 0E CC 00 D8 F7 F7 8C CC D5 D8 20 20 AE C5 S 40 O1 FC CF C5 AE C5 :09 8320 8330 82 B6 C6 8A BA D8 86 89 88 66 87 10 34 67 58 86 38 86 86 87 :5A 7E20 7E30 :F8 :55 :FE :1C :18 :07 :08 :5E 8340 :EC :CO :EC :9A :4C :FO :99 :8B :19 :E8 :98 8350 7E40 7E50 7E60 8360 8370 8380 7E70 7E80 BA F6 B6 10 AE 8390 83A0 :14 :39 :1C :FD 7E90 83B0 8300 7EBO 83D0 83E0 83F0 FD 53 :5D :13 :18 7EDO 7EE0 7EF0 : 1E 05 27 95 48 A6 69 26 67 93 AF 80 07 35 5D DD :18 Sum: 8A OF 67 FF 94 61 36 7C 4D 51 A2 D4 60 49 5B F2 :B0 +0 +2 CO 5C 74 BA 8E CE D1 BA 1F 8E 93 CB 27 FF 10 +5 48 F7 +8 91 86 54 33 86 64 00 58 86 67 67 77 +A BA 7D BA 36 C 24 C 57 O 2 C 6 C C 48 10 BC D9 +DA 7F 85 C9 85 BA 1F 44 CC CE 27 85 DB Sum :1A Add 91 7C BA FE 85 02 AF CE 3 07 BA 80 F7 27 BC +3 OC C4 A7 BE BA BA 1F 44 O1 BA 7D 7D +4 25 07 85 EF 44 34 01 1F 74 EB 7 BC AF +6 F7 BA BE BA C50 CE BC 6F7 E5 264 FB +9 F6 BA FE FE C9 54 00 EC 24 0A C8 F7 BC +B 7F 27 8C 80 00 C5 26 30 CE 2A 85 27 DA FC +C F7 03 EF 33 EF 30 CE 88 BA 3 3 08 10 00 CO BC +E 7E BA 8E 44 C6 1F 34 10 AF 00 F7 BA +F 6 93 B 0 0 0 0 1 0 F 3 5 0 A B A 7 4 B 6 B C 7 3 6 3 +0 +1 +2 +3 4E 26 F9 8E AE 00 26 48 BE 00 26 48 BD 00 26 07 05 C6 FF F7 AF CA FB CA AF CA FB CA CA 20 OF BA AF CA B7 AF 1E 27 20 BB AF CA 20 OF BB AF CA 30 OF BB BA' BA 8400 8410 Add 7F00 7F10 7F20 +5 +6 17 CC AF CB 20 0B FD AF 01 F7 CC CC F7 AF CB 20 1B CF 27 7D AF CA 20 AF DO DO F6 40 3D 9A B6 +8 +9 08 A7 AF C3 83 00 B7 AF CC 20 00 FD CO 0C 0E 27 AF CF 2B 05 2B 0E B6 AF 0A 2B 9A 58 53 C3 D0 2B +D FB OC C1 OO AF AF CF Sum :E3 :FA :9B +7 FF FC 10 C3 AF 00 C9 B6 OC 1B 27 AE 43 AF +A 80 10 BE CC 0B AF 2B 18 +B 5A 83 26 FC 10 C1 08 B6 E2 AF 18 B1 +C 26 B7 05 AF 83 F6 F7 AF 27 CA +E 39 26 FF 100 CD C9 C9 B1 B0 03 D0 144 200 AF D1 40 +F 73 07 F7 83 26 7F C6 1E AF BB 81 B0 03 CF F6 3D +4 B0 7F CB 00 C6 AF :6D :DC :12 :B4 :C7 :99 :7E :30 :F8 8420 8430 58 8E 85 8E FE BA AE C5 1F 20 C5 CE 20 8C 54 6F 00 27 FF E5 5A 26 FF E4 DA FB C0 26 BE 64 FF 55 FF 20 8440 8450 7F30 7F40 7F50 :E6 :A4 :62 8460 :5F :BC :E7 7F60 7F70 9A 7D CA AF CF AF B6 AF 07 8480 8490 84A0 7F80 7F90 81 80 27 D0 05 FB 00 03 14 20 AF 27 CA B6 AF :1E :F7 :35 :6D 84B0 84C0 7FA0 7FB0 86 E2 AF 9A FD 20 :D4 :57 :8A :77 :DC :27 02 7D 2B 27 8400 BO AE 01 3D 7FC0 84E0 7FD0 84F0 DA 10 :E0 7FE0 AE 07 Sum: 56 OF 4C A9 2D 12 6C 70 11 06 6E 01 28 06 64 18 : 05 Sum: BD CO D1 AB 97 E5 58 DF OD 6B 42 54 9F EF C5 1D :2A +B FF DB B7 +A B7 BC 03 58 85 A5 C5 D3 00 C5 16 90 58 +D B7 000 C0 B9 BC CB 8E 84 C5 ED 7A 7F 6 95 99 +F E4 FD BC 34 SEE 99 02 BE 20 C5 A4 E0 1F 1F +2 +3 1E FD 00 FD F3 C5 BC DD 85 BC DD 02 C6 84 F3 D1 10 3A EC AF C5 7D BC 2E C1 26 02 +7 5B FF 2E F7 03 5B C5 83 2A D5 F6 7F BC F7 +C E5 C3 AF BC BE B4 S5 ED AF 04 B5 10 97 C3 C3 +E FF 1E F7 CE 99 02 BC 58 84 Add +1 00 0D B F 6 E F 6 E F 6 B 7 17 17 +5 DB E5 FD C4 C9 F7 D1 BB B3 E26 +6 20 F7 C5 07 CE 30 F1 00 80 AF 80 44 06 F7 E1 :71 :05 :15 :7C :44 :22 :34 :FA 8500 8510 83 CC BC D9 00 F6 A5 3A F3 BC C2A F64 01 BC FF 2E 5C BC 8E 07 AF 83 84 85 8 E 1 48 C 6 F 6 OG FC ODD EF EE AF O EO EO 8000 +0 43 +23 FD 17 01 00 AF B8 1F 08 AF B5 7E B6 +8 FC 444 FC 0E 3E 7 AF 86 F6 2A 7 29 8 00 +A OC 1F OE 10 04 E 7 C 5 E 6 6 8 6 7 D +F 01 10 AF 09 86 AE C3 C6 CB 1F AF B0 16 86 +1 53 03 49 1F AE B7 C1 00 AE 3A 85 A6 81 AD +3 00 AE 10 4F 26 C5 25 01 7D A1 B0 B7 25 A0 +4 01 0C F2 C4 06 05 EC AF 4A 29 B0 15 B7 +5 FD 1F 87 7F 10 03 CO 84 C7 B7 58 7D B0 +6 AF 10 AE FD 8E F7 B8 1F 26 AF B6 B0 29 +7 D3 444 OA AE AF 7F 013 C5 B0 29 16 +B F3 B7 F3 58 10 27 86 CE C4 B0 B7 4D E0 B0 D1 08 D5 B7 AE 86 58 10 E7 8E 27 31 B0 28 B010 B020 84 58 D3 7D 8520 8530 8540 8E 58 EF 58 25 F6 2B EF F8 B030 B040 :7C :43 :EF :39 :A4 :FD :13 8550 8560 :46 :CB 16 09 92 FB 01 A6 E7 27 00 8050 :69 :92 :8B 8060 8570 8580 8070 8590 85A0 85B0 8080 :11 :8E AF 00 FF 48 C8 8090 BOAG EO B6 2E 26 0B 2A 03 BC 00 3D 85C0 85D0 :BF вово :1E BOCO 4F : AE



NIGHZER マシン語リスト 8AFO 85 34 CC FO FF FD FE 20 86 80 87 AF C6 EE 81 E6 :46 85F0 01 EC 84 B7 8C F5 F7 8D 03 20 69 7D BC ED 27 64 :6A Sum: 5A 3A BF 5B 15 77 A4 9F BF DA E8 F4 8B 2D E6 2D :BA D8 E3 6D DE EF F8 37 B4 90 56 2F 08 AC 42 B7 CD :67 Add 8B00 +3 EA +5 A6 +6 C4 +7 E7 +8 CO +9 E6 +A 89 +5 7F 2E +6 BC 7F AE +8 7F +9 AF +B 02 E7 03 C1 26 18 EA E6 A6 CC E6 CC E7 34 OF +C +2 CE 8400 ZD ED BC BAE 53 BC 265 26 AP C4 AF CE FF 19 B6 E0 5F 2E 07 9C B7 00 0F 10 48 :15 A6 :87 89 00 CC A6 80 05 FF E7 4F B7 C5 CO 7D E6 AE EA 80 BA A6 C4 99 20 20 AE AF C5 0E C6 00 90 E7 C0 EA 80 BE B0 AF C6 E7 C4 E7 42 A6 C4 AF C7 00 C6 7A BB 8610 8B10 C4 CE E6 ED F7 80 89 C4 20 F9 89 FF C0 10 AE 19 89 DB 90 00 9D B7 CA 8420 AF B6 89 B6 AE 19 B7 B3 E2 B7 48 B7 04 49 A6 5C : BF :84 9D B7 FF 84 00 CC E7 19 40 E7 C5 FE 7A CO 7D 8630 9B 00 9C CF 0E FF AF CC AF 343 B7 1E B7 AE 00 19 30 B7 FC BC BC E4 84 1F 7D BC F8 B7 F8 B7 BE AF 00 02 2E E6 1F 01 9B B7 FF E4 FC 8B E0 8C 007 C3 84 F6 AE 9C F7 AF E2 B7 12 F7 06 E6 03 C5 88 05 9B CC AF D1 CC E1 CC B0 58 2F 01 17 :E9 8830 AF C5 CC F0 C0 A6 84 BC EE 20 EE 00 90 EA E7 C0 E6 D1 7D AE F7 AF C5 E6 89 02 E6 89 02 E7 AF C6 E6 89 02 E7 AF C6 E6 B9 02 E7 AF C6 FO FD :C0 :CE :F7 :33 :23 :89 84 8E B6 B6 FF D3 F7 BC F7 BD 10 84 FD 58 CE AE E4 F3 AF E2 BC 03 BE 8640 :FB :59 :94 :97 :F4 03 8650 AE E5 04 E4 FD CE FA C5 B0 B9 OA OF D5 10 FD BC O3 00 BE 95 00 07 34 20 49 58 30 10 2A 01 6D C5 8B50 27 F0 C0 80 AF 34 20 41 20 C4 FD 05 FF E6 C6 C6 EE F E6 E7 8E 03 BE 81 E6 80 A6 89 00 00 26 C6 10 80 A6 82 A6 C0 E6 26 C3 C9 CE BE 89 C4 90 05 F7 C4 42 80 7F 00 C6 C4 90 C4 8E FD 81 FD 80 00 A6 BA FD 89 C4 26 07 81 8670 8680 00 20 BC 17 8870 EA 7A B5 00 E7 03 F9 02 FF E6 CC 41 8B80 8B90 8690 E4 8690 E4 8690 09 8690 33 8600 8E 8600 01 . 90 BO 10 :71 :AB FE A6 :67 :2D RRAO 41 80 C4 20 :95 :62 :21 :C2 FE A6 OF 4F BO 6D 84 SBCO :32 :1A BBDO 86E0 44 86F0 60 6D BO 86 BBEO : 5E 8BF0 FE AE 16 F7 7D 68 18 01 33 33 0E 33 43 3D C8 88 29 5D 6A 7E D4 B1 59 35 2B 04 74 F0 01 4A 4D 00 F1 :08 +0 A6 12 27 +5 26 FE B7 +6 1C 25 AF +C B5 26 5A 03 03 +2 B5 +3 FE +8 FE +0 +7 +8 +A +B +D Sum +1 C4 A5 27 17 E5 +4 25 85 C4 C5 E4 +7 B5 26 C7 C7 +9 +A +B +E Sum +3 C5A F7 00 F6 A1 A7 2 A7 A A0 B0 FF C5 AE +4 +5 0A 10 C6 8C 2E 0F 20 A6 02 41 A1 7D 2A FF 26 +6 +9 C5 C5 30 24 5E OD A9 A9 33 7 20 00 02 F6 BA Add +1 03 03 AF 10 1F 3A 6C1 09 C8 80 A9 26 1F BF 26 FE 33 8700 8710 86 C6 B7 20 1F AF 73 B0 C0 A0 31 C3 2F 10 40 CC 2F 84 5A A7 A0 :2E 8000 26 B5 A5 32 FF 17 26 49 C5 F7 AE 9B FE 05 2A 06 E4 27 B5 26 FE CE B7 AE :9A :26 B6 1E 8E 93 C1 C1 09 C8 80 80 20 A7 AF FE E4 06 BO 89 BO 70 OD 01 4E 02 00 C1 A6 02 02 41 A0 00 A7 7C F6 B0 8B 00 8C 83 7C 49 33 A7 22 A7 AF 7A AF 07 E5 8E 02 0F 92 00 AF 0A 6F 27 B7 8C10 8C20 88 28 B5 6F C4 AF C5 FF E4 9D 8B B6 AE FF 37 AE C1 C6 26 OF AE FE 25 CE BA AF C5 OE CC CD FF 7A 8720 8730 :24 :CA : 64 BO 90 90 90 EC 24 30 A7 AF 0D 19 89 00 0F 8C30 8C40 6C E5 BO FF 9E B7 C5 BB F7 84 00 BB 5A 35 03 F67 AE 9C CC AF C B 5 1 A BE 7D CC 03 9B 7D F7 E6 ED 41 27 74 2A FF CC FF 9C 35 99 FE CO 8E 25 6F 27 8E 21 :34 8740 25 22 A7 A0 C0 8E 02 27 86 09 8E : F0 FF E5 9D B6 B7 AE 05 CE FE 20 E7 80 34 40 C4 B5 B7 AF 7D AF 00 26 20 B7 8750 8760 C7 80 :22 B6 AE B7 00 19 AF 22 4F 30 A7 A6 16 A9 C7 EB 02 8050 AE 19 26 B7 B4 C7 A6 C5 AE FE 89 10 20 21 A6 BC 26 A5 02 BC F7 00 7A 03 C6 84 C9 08 33 6F EE AF :EA :10 :97 :04 :C9 :E0 :03 :A6 :1B :E2 :57 41 AO OD 8060 8760 80 8770 5C 8780 20 8790 A6 87A0 02 87B0 ED :8B 8070 10 99 AF CE CE OD A9 A9 33 ED 80 50 00 00 80 FF 33 20 A6 C1 21 00 33 33 E0 CO 22 4F 00 43 F6 C4 FF AE AF CO 7F A6 07 F6 A7 18 00 C5 A6 AF 84 6F 7D B7 BA B7 E6 10 FE C7 C7 O5 FE A9 A1 AF :FD 8090 E7 CE 7A 00 28 2A :3D 8CAO 8CBO A5 49 C5 20 C6 10 F7 B7 E4 61 10 F7 00 C6 5A C5 CB 8CC0 87C0 :46 87D0 :DB 87E0 87F0 15 FF FF 7D 86 B7 04 F7 BB :84 :A8 BCEO 40 8E Sum: 9E 21 9B 1B 58 21 D6 5B FC CA FF 54 26 9D B4 7D :2C Sum: F8 E2 7A 9A BD 0E 4C 10 1F 3B AA 81 20 D3 F9 43 :C9 Sum :E3 :66 +4 +5 18 B7 E6 80 E7 C0 OF FD 84 A6 +2 CC EE +3 FF 81 +7 20 C4 80 +A 02 C6 1F 01 BA +1 10 20 +6 FE A6 +8 B7 E7 A6 10 FE +9 FE CO C4 8E +A 21 E6 E7 BC +B F7 80 C4 C9 1C 25 BC 0A 27 F7 F7 F7 F7 F7 C5 +D +E Sum +7 C1 F7 C3 6D C5 SC5 F6D FF BE 49 44 +8 +D F7 AF AF 07 C5A C6A BA 00 20 CA E C6 S8 A6 C9 +C AF A6 7A CE B5 26 E0 Add +5 0C 680 58 5C 4 EC AF BE 81 FF 8B 99 20 BA 83 8A 93 C6 58 C6 C4 AF 8800 92 2A 03 E6 BA 2A 02 86 67 01 8A 95 86 A1 EC A6 26 92 B0 2A CE C3 44 95 26 02 ED 00 B0 99 08 BC C6 01 F7 B6 C4 33 BA C5 C5 8000 8D :26 :9D 5A C4 34 BF 92 F6 48 10 C4 F6 F7 33 A1 8D E7 C6 00 26 B5 C1 O1 5C CE O2 C7 EC EF 02 C0 26 C6 26 FE 33 1E B7 8810 20 E6 E1 OF 17 26 49 27 AF A6 CC E7 CO OF FD 84 A6 26 12 FE 27 4F F6 20 O9 3D CB 42 1A CB 10 6C C5 C3 9F OO O2 ED C4 :EE C4 00 A6 27 B5 CD 03 07 F7 AF C7 3D :07 :C7 8820 92 01 5C 44 00 BA 03 CE BA 7A 05 BD EC A7 BE 8D20 80 CE 3D BA 3A 8D30 8D40 39 AE 20 B5 00 FE :AB :39 :EB 41 FE 05 2A 86 25 B5 C4 15 C1 F1 40 C6 01 BE 8840 E6 95 08 94 EF 0C 26 AO 7 49 B4 F6 : B7 26 FE 7C 2B 1E 5C 5C 07 4F A0 B5 26 5A 0D 58 AF :14 8D50 8D60 OA 6F 8850 6D C5 C6 BE OF CE C5 35 B7 2A CE BA 74 ED 97 10 30 AF 49 44 86 30 97 AE 8C 17 87 92 B7 1F 14 BF A1 26 FF 30 DF FD 94 F6 20 97 AF CE 3D 80 BC 88 07 CF 86 F7 F7 01 C5 1F FE C9 28 6F 27 02 41 42 91 2A 02 20 04 8860 8870 8880 :56 8D70 04 :37 AF C5 CC A1 7A 03 AF 86 02 42 42 AF 07 F6 C5 45 F7 F7 C5 EF C2 20 F7 8090 18 41 C7 25 AF : AA 8890 :C6 :92 :21 :FA :D3 :DC CD 19 42 F6 C6 EE C4 C6 5C 7D AF 20 84 EA 8DAO 8DBO 42 42 46 07 3A AA :OD :FD :7F :F1 BBBO 8DD0 8800 86 88D0 58 58 88E0 08 49 DE 02 CC 41 00 08 7A 45 A1 33 :16 A3 1F 22 FO 5D 1E 46 1E E8 E0 9D 70 94 6F FC 54 6E F1 OF В7 76 DO C3 C4 1A 99 DE F6 : DD +0 +1 C9 E0 33 C9 FF B7 FC C5 FD C5 20 59 26 08 +0 C5 8E +2 3A B9 +5 26 58 +6 C5 45 +1 58 BC Add +2 28 04 FF 41 3E CC C5 C1 CC 7A 8E FD FD 30 +4 +5 08 F7 7A C5 F7 F7 F7 D4 82 C5 3B 26 08 10 FD 20 35 26 08 10 FD 40 CC 00 F6 35 F6 37 CC C5 32 C5 37 +8 +A +B C4 C7 FF C5 02 3B 08 20 3B C5 48 EC EC F6 26 39 +D +E Add +6029 ED 000 7D 49 EB CF 760 A7 A6 +8 +0 +B +C 03 00 E9 EE 20 2A +D Sun +3 C6 00 E5 CB F6 02 08 38 20 C5 C5 FE FE Sum :77 :25 :C2 :3D :F1 :89 :43 6D EC F7 DF 8E 8900 8910 84 85 89 7D 00 4F FD 58 17 25 00 24 86 6F 1F 48 6D 01 4F 58 BC DE AF C6 10 8E 27 03 7D BC E2 44 01 5C BC EB 70 10 BC EA A9 00 00 90 41 5C A0 20 26 6F :F4 8E00 8E10 45 26 CC FD 01 04 3B EC A1 7A 00 41 08 FD 11 C5 S8 FE C0 F6 EA 2A E5 3E 400 200 24 A 84 B 44 C5 F 9 E 7 41 A0 F7 C3 FD C4 06 54 58 04 10 C6 00 AE :E7 8920 8930 01 84 FB C1 7A 26 06 BC E1 58 49 B6 BC C6 BE BC 93 01 F6 3A AF A7 A9 A0 33 C0 A7 8E20 8E30 C6 FB C5 BE F6 C3 E2 1F 92 00 C1 22 4F 60 04 BC 2A 0E BC 90 C4 03 00 00 32 22 A7 A7 DE C6 8E 03 BC 44 5C EB 10 EA 00 5C 20 89 26 BC 8E E5 ED 33 20 00 03 BC 3D BF BF 10 8940 AF 8F40 00 :22 :E6 8E50 8E60 4D 08 8950 8E 00 F6 BF 8960 B1 E4 10 40 3B 80 3B 40 F7 FD 8970 8980 02 BC D6 03 C6 10 83 10 0D BC 7D F7 00 0F 00 C8 90 44 86 30 24 C1 90 A6 C1 09 B7 C0 02 00 0C AF C0 22 4F :FE 8E70 8E80 08 20 26 C5 C5 89 89 FD 29 08 3D 39 00 00 C5 C5 FD 1D CB 5A FB FB 34 BE :46 :A1 :65 :07 :76 :B9 :2A :F7 8990 2E BC EB 84 00 0F 20 A6 00 :96 :AB 8E90 10 A1 A7 22 A7 :13 :5A :8D 40 40 02 35 00 89B0 C3 7C C1 09 C8 8EBO 41 3E 05 80 C5 8EC0 89D0 A9 A9 00 :07 :7D BEEO **BEFO** BF 80 : A6 18 3A D5 30 DB AC C5 A4 8B Sum: 36 AO DO 68 71 20 4C 70 16 : 67 Sum: A1 EB 2E 48 AC C3 D3 29 15 94 E7 37 +9 +A +5 +8 +B +D +E Sum Add +2 A0 C0 22 4F +3 33 A7 22 A7 AF ED 20 AE 05 17 FE 20 8E 22 F7 +4 41 A0 OD A9 A1 7D C1 CE B7 21 8E 22 42 39 +5 5C 20 A6 00 00 33 AE 6F AE +6 C1 09 C8 90 +8 +0 +R +0 SUM :D7 :50 :C9 :17 :A5 :6C :D2 :11 :43 :CD :C8 Add +6 22 4F 60 A7 22 A7 A7 A0 A6 00 00 41 CB 90 90 20 60 A7 A6 1A A7 A0 C0 BE F6 C5 F6 ED C5 3A C5 84 C5 E7 AF 3D 80 41 C5 4F CO C3 8A00 8A10 90 90 50 20 00 60 AP A7 A6 C1 25 00 00 FD 86 00 08 03 FD OD A9 A9 33 ED C6 CE 4A CE B6 7A BE 2C6 O5 A9 33 A7 20 A1 CC CE 00 A2 CC 8E 22 89 00 41 A0 8F00 8F10 3D E7 3E F6 C5 58 18 BD A6 27 05 04 CE AE F7 84 F7 C5 43 1F 8D 34 C4 C6 3A 26 CC 8E 02 C4 A5 26 CC 89 86 4F F6 F6 00 21 85 87 CB F0 20 FF F6 C1 C5 E8 OF 19 8D A7 C5 F6 3C 20 FD 07 25 00 F7 7D E7 A6 A7 58 5A 92 26 00 05 AF C6 F1 8D 02 26 0A 7F C1 89 :6A :2F 3B C6 38 8D 5F 26 3D 20 8E 8A20 8A30 8F20 8F30 40 B6 7A CD 01 1A 8D FE 26 05 10 AE :1E ED 84 AF 82 42 85 20 27 C6 00 00 :6F :7E :FE :72 :F9 E5 C3 8E 90 44 00 89 3E C5 89 F1 8D AF 7A 27 20 20 AE 20 8D 11 20 90 FF 20 7F F6 84 26 8D 0C 8040 90 FE 17 26 86 B7 FE 16 A1 AF 05 00 03 C1 00 20 BE 0C 27 A9 10 AE 26 AE AF 22 40 00 2A 3E F7 6C C5 C5 18 8D ED 3A 03 FE AE 07 E9 1B BE ED 00 AE 7D F7 **BF40** 7A 9E 02 40 08 FE 26 89 03 C0 10 03 1B 8E A6 18 FE 5A 30 A6 20 6E F 16 B 26 B A F E B 9 B6 20 8E 02 22 FE 00 20 20 20 8F50 8F60 8A50 8840 11 20 26 B5 AF AF AF OC 84 26 B5 8A70 8F70 8F80 02 C6 B5 26 30 20 E6 38 1D BABO FE 20 08 39 FE 00 AE 96 07 19 AF E7 21 1A 02 00 22 41 FE CB AO C5 8A90 8AA0 8F90 :21 :E7 00 AF C1 89 BARO :8F BERO :B4 :E6 8D 07 8FC0 8FD0 02 AE 08 A6 20 BADO SE 8D 97 84 30 04 *F7 89 : 92 E7



8FF0 AE C1 A6 89 20 00 E7 89 20 00 7A AF C5 26 D1 7D :B0 Sum: 7B DB F9 13 80 85 8F BF 92 2D 5A 58 27 C4 8D EF :8D +4 CE 20 AE +5 AE B7 C1 +6 A0 FE A6 +7 20 21 89 +8 03 E6 20 +9 CE CO OO C1 9A +A AF +B 30 C1 89 +D FE 89 +E 10 20 AE +C CC A6 20 20 3D +F F7 00 C1 89 C5 20 00 84 FE 81 AF AF AF AF +3 05 FE 00 00 AF 10 AE 00 C5 89 :96 :83 :4D 9000 AE 9010 9020 AF E7 AE E7 A6 20 FD E7 C5 90 20 D1 03 88 A6 89 C6 03 CC 01 F7 AF 7A AF ED 81 C5 B7 C6 CC A6 A0 FE 20 00 00 A7 84 9030 :OD 89 00 C5 9D FE 81 AF AE 84 26 7D 23 89 26 23 9B 7D 23 CC C6 08 18 0E A1 00 B6 7F F6 C6 OB 30 OE AF AF B1 AE AF C57 EC7 7A ED C5 A6 OF 00 F3 F7 B7 CC A0 20 00 84 FE 81 AF E7 C5 AF FE 00 A7 B7 CB 2E 0E 9050 9060 9070 :9D :8E :27 :81 48 C6 A6 FE O0 A7 B7 ED 7A CE B7 8E AF C1 31 DE AF 20 02 27 EC 9080 9090 9090 ED 7A 21 A7 C5 C1 31 84 26 7D 23 CC C6 08 20 06 27 EC F7 7A ED A1 AF B1 B7 CC A0 :E9 :E0 :3C :73 :3C :FC ED 7A 21 A7 C5 90B0 9000 90D0 90E0 8E 43 C9 B6 AE 9B 8D B6 AE 9C 8D Sum: 50 ED 6C 9E DO 42 A1 OE 8A 46 5E 49 B9 70 3F OC Add 9100 9110 +2 05 0F +3 4F A7 +B 10 86 80 3D +5 02 39 20 20 +4 8D +8 34 07 02 04 +A +D A7 20 20 20 20 EE Sum +6 20 39 2A 1A 35 81 81 8D 84 0E 84 9D 02 01 03 05 01 A6 00 8D 02 26 26 26 26 10 C6 04 04 04 04 8E 80 32 22 12 02 81 :E0 80 :BC 9120 9130 26 04 86 40 81 86 20 :51 :ED 26 04 86 26 04 86 10 8E BF A4 ED 22 A9 01 80 42 8D 30 C0 ED A9 12 EF A9 FF A2 39 BC E6 FC 00 00 00 00 00 00 9140 9150 02 2E :C4 86 5F 89 82 00 1C 89 76 00 00 00 9160 9170 9180 4E A9 A9 EF 01 03 :7D :1B :D3 8D ED EF 03 05 74 BC 00 00 9190 91A0 C2 40 BC EB 00 8D EA 39 00 :AD :40 91B0 91C0 :C4 91D0 :00 91F0 00 00 :00 37 6F Sum: B1 DC 81 88 9F 90 C6 43 40 B6 5B F5 03 +5 +8 +D Add +0 +2 +0 +B +C 18 SILM 00 00 00 00 00 00 9200 9210 9220 9230 00 08 00 00 00 04 00 28 50 78 A0 10 10 10 10 00 14 14 14 14 14 1C 1C 1C 1C 1C 1D 1D 1D 1D :70 28 50 78 04 28 50 78 A0 28 50 78 A0 18 18 18 28 50 78 A0 :B0 :F0 :30 :70 28 50 78 A0 C8 28 50 78 A0 C8 28 50 78 A0 C8 00 08 9240 9250 00 AO 04 08 CB CB 10 CB 18 :B0 9260 9270 9280 F0 18 40 :F0 :38 :78 00 F0 18 OD OD OD F0 F0 18 04 05 05 05 05 05 06 06 06 08 F0 18 40 68 90 F0 18 40 68 90 88 E0 08 30 58 10 11 11 11 11 11 12 12 12 14 15 15 15 15 15 F0 18 40 68 90 88 E0 08 30 58 18 19 19 19 19 19 19 10 10 F0 18 40 68 90 01 01 01 01 01 02 02 02 09 09 09 09 09 09 40 40 68 90 40 9290 92A0 68 68 :B8 :FB B8 E0 B8 E0 08 30 58 BB E0 08 30 58 98 88 88 92B0 92C0 B8 E0 OD 1D 1D :38 BB E0 08 30 58 08 30 58 08 30 58 0E 16 16 16 1E 1E :C0 92D0 OA 92E0 OE 92F0 58 OF 1F :40 Sum: CO 4C CO BC CO CC CO OC CO 4C CO BC CO CC CO +4 0A 0A +5 80 A8 +6 0E 0E +D 80 A8 +0 02 +3 +E 1E Sum :80 Add +8 12 12 12 13 13 13 13 35 E0 C3 61 30 18 +9 +A +B +7 80 A8 D0 F8 80 A8 D0 9300 9310 06 80 A8 80 16 AB DO FB 1A 1A 02 88 A8 16 16 1E :00 9320 9330 DO F8 DO F8 OA OA 0E DO F8 DO F8 02 03 03 03 03 03 80 21 00 1A 1B 1B 06 07 07 07 07 07 35 00 00 00 FB OF OF OF 16 17 17 17 17 17 17 21 7E 3E 1F OF F8 1E 1F 1F 1F 1F :40 20 48 70 98 20 48 70 98 9340 9350 20 48 70 98 C0 7E 53 00 00 OB OB 20 20 48 70 98 C0 80 DA 20 48 70 98 C0 35 20 00 80 C0 20 48 70 98 C0 9C 7E 80 C0 F0 F0 F8 20 48 70 98 C0 40 00 00 00 00 00 :88 :C8 9360 9370 9380 1B 1B :08 OB OB 53 53 3E 1F OF 70 98 C0 DA 00 00 00 00 17 98 17 C0 21 35 7E 00 3E 00 1F 00 0F 80 07 C0 03 E0 :88 :31 :58 1B A0 00 00 00 00 00 CO 60 DA 80 CO EO 70 38 CO 07 CO 0B CO 0F 7E 35 B0 53 35 B0 53 CO DA 53 20 21 00 00 00 3E 00 FF 00 00 00 0F B0 3F 00 00 00 07 CO 1F 00 00 00 03 E0 0F 9390 93A0 35 00 00 00 00 :3E :9E :4D :25 93B0 93C0 00 93D0 00 00 00 93F0 00 OC 00 Sum: B8 F1 30 7A 7B 95 OF 42 34 22 E0 75 8F FA 48 60 :90 +9 1C 0E 87 +7 FC FE FF Add +2 00 00 00 1C 0E 07 03 01 00 +5 F0 F8 7C 00 +6 07 03 01 7F 3F 1F 0F 07 03 01 00 2E 17 0B 9400 00 00 00 01 00 00 3E 1F 0F 07 03 01 06 03 01 5F 2F 17 0B 01 00 00 26 13 09 04 02 01 00 F0 F8 7C 00 00 80 C0 40 30 98 4C 00 00 80 00 00 1C 0E 07 03 01 00 00 14 0A 05 02 00 00 00 :07 9410 9420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :80 00 00 80 :7A :BC :DC :6B 9430 00 00 00 00 80 C0 E0 F0 F8 7C BE 00 00 80 9440 9450 00 00 00 BO CO EO FO CO EO FO FO FO OO BO 00 9470 00 CO EO 70 38 00 00 CO FO 70 38 00 00 :B3 05 02 01 00 2E 17 0B 9480 00 00 1C 0E 07 00 00 00 3E 1F 0F 9490 F8 7C 00 00 80 :EA 00 2E 17 0B 00 1C 0E 07 03 00 :F4 94B0 94C0 94D0 00 :98 07 94E0 80 03 80 CO 05 05 CO 05 CO 80 80 :21

94F0 01 C0 01 C0 03 E0 02 E0 02 E0 02 E0 01 40 01 CO Sum: 35 40 6A 08 EE 08 59 1B 19 13 A1 38 5B 88 +3 E0 70 38 +7 70 B8 +8 +9 +A 70 01 B8 00 5C 00 00 47 B9 00 80 07 3F FF FC 08 80 03 07 FB FF F0 FB 3F 0B FF 80 FF 50 AA +5 F0 F0 O0 FF F0 BF O0 17 FF +B +D +6 01 00 00 49 00 80 3B FF 00 E0 70 38 9500 00 00 00 4A 4B F0 3F 01 00 00 43 00 07 FF B0 01 00 00 44 01 F7 78 1D BF 00 1F FF C0 7F 83 80 70 BB 5C 80 03 F7 7B 0D FF 80 3F FF 00 00 00 43 F9 C0 3F A0 50 00 :84 9520 5C 00 07 FF D0 03 FB 5F 80 28 00 00 17 FF 01 FF 01 A2 00 49 03 F7 B8 0F :60 41 44 00 1F FF 80 80 07 FF 9530 9540 80 00 80 3B 00 FB FO 3F :C0 :42 :D5 :47 :18 9550 9560 B8 9570 9580 DF 80 07 FF F0 DF 80 CO O1 FF F8 1F FF 0B B9 B0 3F FF B0 7F B0 40 03 FF 0F FF FF 0B F9 C0 3F FF 80 7F BE 00 07 FF BO 3F FF O7 FF DO 9590 :C3 95A0 95B0 : D6 03 F7 80 C0 01 C1 B0 CO 7F EB 80 0B 00 F0 03 CO 7F E3 E0 03 C1 C0 :11 :9D :78 :OF 95C0 95D0 95E0 95F0 5F A2 00 00 00 78 47 DB 09 B9 67 2B 07 51 01 EA EA AE 3E A9 :1B +0 FF +2 08 49 00 +3 3E 2A 00 +4 00 52 00 +5 7F 7F 00 +7 08 5B +8 +B 7F 48 Sum +D 3E 9B 3E 00 7F 7F 00 Add 80 7F 00 54 08 00 9600 08 52 08 7F C3 00 5D 88 7F 00 1C 00 55 88 08 08 24 00 41 00 52 00 48 FC 0E 80 8F7 40 3 00 :D1 9610 2A 00 00 7F 00 9620 00 00 00 :46 14 00 7F 48 9630 9640 00 00 00 5D 00 00 00 00 7F 2A C3 00 08 7E 00 00 35 00 E4 0C 3C FE 40 08 03 06 80 39 00 04 00 10 00 00 08 24 08 E7 35 E0 04 80 38 38 :C1 :C4 :77 00 00 2A 00 42 1A 80 08 54 08 FE 08 7F 00 7B 6B 7F 7F 42 3F 9650 3E 9B 49 5B 3C 08 10 49 42 35 F0 00 78 00 08 52 24 40 0E 00 08 03 00 03 00 00 78 08 68 70 00 00 C0 78 49 24 42 40 40 03 03 80 00 60 9670 9680 08 80 40 D4 :3B 42 1F C8 40 00 42 80 03 F0 24 E0 D4 OC 00 08 07 3E 00 48 00 70 40 7F 42 40 03 00 CO 40 00 7E 00 9690 78 07 42 1F 06 3E 02 40 00 24 E0 03 00 40 F4 00 48 03 03 3D 3F 0E :07 96A0 96B0 08 :F4 96C0 96D0 :85 :E5 00 80 03 E0 96E0 96F0 00 :81 :5F 00 30 55 78 54 61 8B 65 FC C5 59 84 EA 73 C3 8C 9A CB +C A0 10 +D 11 81 +5 20 08 Add +2 +4 +7 29 EC F8 5F +8 +A +B +E +1 05 23 FC FF 00 5C 7F 7E 00 00 C3 00 15 F4 +3 40 24 8D FE 00 6C FC 00 00 40 00 AE A6 00 00 9700 9710 9720 9730 00 01 20 44 01 00 1F A2 CO 43 81 50 00 AE FC 07 00 EO 00 A4 9E 00 00 20 0E A0 000 100 100 7F FE D00 4E 000 03 2C 000 000 :76 :F8 06 20 24 00 5C 6F 7E 00 4C 00 F1 00 19 08 94 38 9C 1F 41 10 A1 81 50 1A DC 00 00 4F 40 02 26 86 00 00 28 F8 48 1A F9 46 13 00 00 42 E0 02 AE 10 01 :DA 9740 9740 9750 9760 9770 9780 00 EE 00 FF 00 20 00 00 EB :76 :6B 00 EE 7E 00 00 6A 00 02 CD 00 80 1C 80 10 CE 00 03 2E 00 00 01 EE 2F 08 E0 79 00 00 CB 00 80 BO DB 72 00 FE 42 00 71 6C 00 00 83 F6 20 30 20 20 24 1E 71 00 40 :85 :A5 :O3 :DE 7E 00 82 5F 00 D8 00 F2 80 02 C7 A6 00 01 9790 9780 :F6 :53 :77 :0E :6A CB C7 OE 78 97B0 97C0 00 02 78 97D0 97E0 00 00 97F0 0.1 40 F/ 00 88 00 E4 35 EC 00 25 :98 A4 70 E2 85 F2 2D 7F DE E4 CC 13 DC 7B 01 28 52 :80 Sum: +8 86 00 FF +0 78 2E 00 +4 C7 A6 00 +5 1E 71 3C +6 CB C7 00 +7 AE 1C 00 +9 C3 18 00 +B A6 00 7E +C F1 3C 00 Add 9800 +1 +F EB Sum :DF +2 06 00 00 00 00 7F E7 +3 71 6C 00 00 18 60 00 81 5F +A 2C 00 00 18 E0 00 1F FF +D 00 00 3C 60 01 00 FE 3F +E 9E 00 00 00 0F FD FF 9810 9820 9830 86 00 00 00 06 00 00 FA 3C :75 :B9 00 FF 80 00 3C 00 00 BF 00 00 00 00 00 FF FE 00 00 00 FF FF 00 07 00 00 FB C3 70 00 FF F6 FF FF 00 FF 00 00 FF FF 00 06 00 00 7F E7 60 00 FF 7F 00 00 00 00 FF FF 01 F1 E0 7D FF 00 01 :54 9840 9850 00 00 00 00 00 00 FE FF 7F C3 00 60 00 01 01 7F F7 F0 FC 67 00 7C 21 20 : AE :BE 9860 9870 9880 00 FF FC :00 :89 :1F 06 00 70 F0 C0 03 FF 00 FF FB 00 01 00 40 9890 98A0 06 E7 00 00 FF F0 07 FF 80 00 DD DF :31 :E8 60 00 00 F0 0F 06 E7 E0 FF FF FF 0E E7 20 F7 FF 7E 00 01 F1 F0 1E FF 00 67 00 FF 01 AA 3F 3F O1 FF :97 :CA 98B0 9800 F0 01 FE 00 12 98D0 98E0 FF FF :8F :31 98F0 00 40 40 00 00 80 80 20 :34 Sum: C4 6F 96 FF FF 60 18 B9 59 0C 6E 6B 7A AC E7 AO :E3 +2 00 FF +5 06 00 80 +9 00 29 11 +C 08 04 00 Add 9900 +3 00 +4 +7 00 00 21 +A +D 00 +0 92 20 00 06 FE 00 +1 40 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 80 +6 00 42 12 08 EE +8 00 00 00 1C 20 00 00 AB 00 FE BD FA 7F 01 +B 1C 00 20 3E 40 :AC 80 00 9910 9920 9930 3E 00 00 04 00 7C 1C 00 40 3E 80 :B6 :5C :71 :54 48 20 98 00 10 EE 00 00 50 00 27 06 06 FE 30 18 02 7C 00 D0 B0 O1 FE OO 00 00 00 A8 00 1C 00 00 C0 00 10 07 06 00 00 00 AB 00 3E 04 38 9940 9950 90 00 90 60 90 60 00 00 04 70 A2 10 0D 06 F8 FF FF FE BE C0 00 :00 00 00 50 54 32 00 FB 00 60 70 70 80 F9 00 00 00 02 FE 07 FA 03 A0 00 00 00 11 71 0C FE 00 F8 00 00 02 2F 0D FB 00 D0 00 9960 9970 00 50 00 00 F2 00 06 :21 00 :00 9980 00 00 72 00 06 00 FE A2 0D FD 00 31 10 86 00 F9 11 06 00 FD 9980 :FF 99B0 99C0 :FF FD FA 99D0 FE 80 :5D 99E0 80 40 80 02 04 :E3


NIGHZER マシン語リスト

99F0 20 03 01 20 00 01 20 00 06 20 00 08 20 00 30 20 :03 9FF0 FF FF FF FF FF BE 3C 00 00 00 00 80 C0 40 00 :73 Sum: 07 84 2F 8F 8B 20 0D 84 90 C6 88 76 27 77 19 4D :06 Sum: 27 DB 3A 67 DF CE 28 C3 EF 21 49 5F 05 70 BE 6E :64 +2 20 00 06 +5 20 00 89 +7 61 80 00 +C 00 01 10 +D 01 7F 00 +E 80 FF 89 +D 00 20 FE +E 00 20 7E 9400 +6 +8 +9 03 +A 81 +B Sum :58 03 01 02 20 04 61 40 03 00 01 80 00 01 89 04 00 89 08 80 00 A1 80 00 20 01 80 50 01 01 81 10 02 81 7E 0F E0 7F FF 00 40 80 01 8E 01 20 00 06 20 20 04 61 40 03 00 01 80 00 1 02 80 00 18 00 02 09 20 04 06 08 20 09 10 01 81 04 01 81 7E 07 FE 01 FF 00 FE 20 00 01 81 00 C1 20 00 FE 80 07 01 81 01 80 FF 1C FF 01 CO 00 00 01 00 07 00 00 00 00 1F 02 A0 00 9A10 9A20 01 BO FF 80 00 91 80 00 00 89 41 80 80 90 10 04 FE 80 CO 02 00 08 81 80 80 00 00 31 11 20 20 11 08 01 FE 02 :81 :95 6E 3C 7F 00 :01 :68 10 3C 7F 03 89 :3D 3C 3C 7E 7F 02 00 80 80 01 80 00 00 03 C0 00 00 05 A0 00 00 08 F0 00 00 17 F8 :E8 9030 00 40 00 01 81 00 01 20 00 FC C0 00 00 01 81 10 30 20 03 01 80 01 04 80 00 01 81 10 03 A0 01 81 00 31 20 00 01 80 08 08 08 10 :66 :A5 :E3 9850 81 10 :04 00 00 9A60 :F3 10 0C 20 00 01 7F 00 08 80 03 C6 80 FF 89 80 04 30 80 FF 49 20 21 01 9A80 00 01 7F 00 :03 :81 00 19 80 00 09 20 82 :81 :43 :CF 9000 00 60 00 D0 9ABO 21 20 20 21 08 01 13 04 :A3 9000 . SE 9ADO 9AEO C2 40 20 :04 : AO 9AFO 08 01 81 08 01 00 :2D 4A 19 47 F9 BF 10 11 7E BD 53 CB BC FC 91 62 88 :70 CE 09 1B 61 BA BD 61 97 E4 05 F3 6B 92 F4 05 13 Sum Sum: : A7 +4 10 10 42 +7 20 10 84 +8 01 FE 80 +9 21 80 07 +B 02 01 80 +C 00 37 00 +D 00 F4 00 Add 9800 +1 +2 +3 +5 +6 00 91 00 80 80 08 18 01 23 80 10 04 00 80 80 01 0F FF FF 80 +A +C 41 80 00 11 80 02 FF FF FF FF FF FF +D +E +F FE Sum +0 1F +1 78 +2 1F +3 F8 +4 0B 03 17 1E 6F 3F +5 F0 C0 F8 38 9E DC F7 1A 1C 03 C FC 1F 00 +7 F0 30 FB +8 03 1F 0C 3F 38 +A 00 1F 03 76 1F DB 38 01 FB 3F 00 00 E0 38 1E 07 +B 00 F6 F8 F8 FC F0 1F E0 C0 1C 10 FC OF +E 00 2E 00 6F 00 BF +6 0C 0E 1B 3F 37 7F 6F 02 7F 3C :5E :CA :BE A000 00 :68 9B10 9B20 80 08 00 80 11 11 81 80 00 FE 40 A010 00 3F 00 BC 00 3F F4 :7C 00 7C EE 8 F 40 18 F 60 6 8 F 60 6 F 60 6 8 F 60 6 F A020 80 FF 12 01 00 64 45 08 00 80 :CF :5C :3D :C1 :D2 04 7F 03 80 01 81 84 7E 00 A030 A040 6D 07 BF 1F 02 F0 1F 9830 00 E2 20 00 80 08 FF 80 00 24 01 00 20 7F FF 06 7F FF 0E 0F 92 02 00 60 7F F8 :96 :E3 :9A :C5 :6A :0E 00 7F 07 FD 02 06 00 01 FF 07 F0 00 FE E0 FD 41 00 0F E0 C0 E0 08 00 87 07 7F 1E 02 1E 00 01 FC 07 F0 18 DC FC EE CE 17 1E 00 E0 3E FE 3E 00 FA E0 FD F0 80 00 F8 3F FA 00 BD E0 18 0F E0 EE 6C CE 77 17 01 1E 7C 00 7F E0 00 3E 00 FE 40 3E 78 00 3C 00 07 02 80 01 00 C0 1F FC FE 01 FF 08 90 01 00 03 FF 7E FF BE 20 01 00 FC 1F FF 00 FF FE 0E 80 04 FF 3E 9B50 01 48 01 00 7F FF 1E 7F FF 1E 04 00 80 7F FC FO 7F FF 06 7F A050 EF 02 3E 08 07 02 F0 40 01 00 1F FF FE 80 01 00 00 1F FC FE 07 FF A060 A070 9B70 9B80 9B90 00 FE A080 A090 :02 :B9 20 7F FC 00 7F 00 06 FE 1F FF OO 3F FB 3F 66 7F :04 :A7 :34 :5A :7B :56 AOAO AOBO 00 00 03 70 70 03 01 00 F0 00 01 0F SBOO FE 1F 06 7F 1F FB O3 FF CO 7F 00 06 7F 1F FF 00 1F FF 01 F0 03 FB 3C 03 00 00 F0 10 03 0F 80 00 00 E0 FF 9BB0 :EE :4D :23 9BCO AOCO 9BDO 00 FF AODO 9BEO AGEO 9BFO FE 7F FF FE 7F DF FE 7F 8F FE 7F OF FE 7E OF FE :F9 AOFO 01 01 00 00 00 00 00 :BB Sum: 83 82 63 86 86 D9 83 F4 F8 CF DE 91 CA C7 52 C5 :32 Sum: E1 6E 2D 27 53 C1 14 3B 7F C5 3F 83 AC 9A 5D F1 :A0 +0 7E 0F F0 +2 FE 7E FF +D OF FC 1F +E FO 7F F8 +F 7E FF 3E Sum :1F :64 :47 +1 OF +4 0F +5 +6 FE 7E 00 00 FF 80 FF 1F FE 1F FE FC 7F 1F FC F9 F0 00 00 FF 0E 00 7F 7F F0 E7 FE C0 7F +8 FC +9 7E 00 00 1F FE 7F F8 +A OF +B FB 7F FC FO 7F FF +C TEFFE TF FO TEFFE TF FE TF +0 07 F0 00 +2 1F F0 00 +3 F0 0F 0B +6 7F 7C 00 +7 +8 C0 3C 3E 7F 3E C0 00 90 42 81 12 12 08 88 02 30 3F CC 0F C0 20 34 00 F0 19 DB 0F 00 06 20 00 +9 +A 00 08 1E 3E 3E F0 00 01 84 81 02 24 A4 A0 22 20 3F 1B FC 03 C7 04 0C 00 B8 19 F0 0F 40 06 00 0C +B 03 1C 5C E0 14 90 11 04 FC C4 04 FB F0 00 30 +C +D +F OF +3 7E 0F CO 1F FC FE 7F FE +7 0F 00 7F FF +1 EO OF +4 3F A100 A110 A120 9000 EO 1F 1C 00 1E 01 4B 01 09 3F 00 03 3F 00 08 OF 00 :B9 9C10 9C20 EO 7F 00 FE 00 3F FF F8 00 06 FF 00 :02 :A7 F0 7F FC 00 7F 00 60 1F FF FE FE 1F FF C0 7F 00 00 11 0A 9C30 9C40 1F FF 00 7F FB :56 A130 A140 01 :04 FB 3F FE 1F FO FE 00 FE 01 04 21 04 81 00 26 00 18 00 FE 00 CO 80 80 44 20 05 80 70 80 00 64 00 18 80 10 84 10 14 C0 FC 00 10 FC 10 00 00 20 82 24 12 23 3F 20 20 3B 19 38 06 CO 4A 05 02 41 CO CB 00 30 FO FB 30 00 00 12 08 02 48 3F FE 30 E1 1F 19 10 06 E0 81 08 88 08 EC 00 10 00 FE 20 02 20 E0 28 20 7C 00 00 67 00 1B 00 06 7F FF 06 1F 01 FE 0F 05 7F FF 1E 7F FF 06 1F 03 00 1F E0 78 7F FF 7E 7F 7F FF FF CE 0E 1F 1F E0 07 FE 00 01 3F FC E0 FE F8 7F 7E 03 FF 06 FE :EE :C5 :D2 :15 :3E :F8 :80 :7F A150 A160 9050 00 FF 1E 1F 07 E0 7F E0 F8 00 FF 04 80 01 3E 01 00 01 2E 00 10 00 FF 00 3F FF 7E FF 00 7F FF 86 1F 01 48 00 27 00 18 06 1F 80 9070 A170 3F FE FF F8 FE 7F 7E 07 FF 86 00 7F 7F E0 FF FC 00 7F 9C80 3C 3F A180 A190 :00: E0 7E 00 1E 7F F8 FE 7F CO FE 03 F8 7E 7F 00 0C FE 7E FF 00 7F FF 00 3F 07 C2 7F E0 9CA0 9CB0 FE 07 :6A A1A0 A1B0 :4F FO 3E 7F 00 7F 83 00 7F 00 :E6 :FE 9CCO ALCO AIDO FB A1E0 A1F0 :01 :AB 9CEO :55 00 00 82 33 50 CE C1 BE 50 F6 46 BD 7E 11 2F 7C AO OD 88 :88 9E 50 71 D7 43 3D FB 7F 75 7E F8 D4 0B BC 8D B7 :FA Sum: Sum: +C 67 00 58 00 +A FF 23 E0 +4 07 1B +6 0F 3F +9 CC 30 34 CO 01 04 08 CO FO EO FO EO FO +B C8 C0 30 00 C4 1B 04 1A FC 80 00 B0 FC 80 00 B0 +F 7C 80 00 80 04 30 41 00 18 C0 C0 30 C0 CE +2 1F FF +4 18 00 FF CO +5 0F FF 00 00 Add +3 +7
FC 38
CC E2
O2
FO E0
FO E0
FO E0
FO E0
FO +D FC CO 00 CO 22 00 CO 38 30 C6 FO 8C FO Add Sum :60 +3 FC 00 00 FF 24 4C 74 C4 EC 14 46 BC B4 04 2C 54 +6 F8 00 00 00 1C 1C 1C 1C 1C 1D 1D 1D 1E 1E +7 30 00 FF 00 24 4C 74 EC 14 64 BC B4 04 2C 54 +8 +0 +B +0 +D 06 3F 06 00 1A 60 00 FF 04 26 00 18 9D00 FE 9D10 B0 00 03 FF O1 FF 1E 3F 01 30 20 26 06 86 0F 07 0F 07 0F :96 07 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02 F0 00 00 24 4C 74 C4 EC F1 00 03 24 4C 74 C4 EC A200 00 74 00 08 60 14 04 91 C0 18 C0 E6 C0 C0 C0 00 FE 00 02 04 18 06 10 30 38 C4 FF 04 07 02 22 62 20 80 FC 80 80 FC 80 A210 :7B :7F :2D 9D20 9D30 00 FF 10 FF 00 07 14 14 14 14 15 15 15 A220 A230 04 00 :D3 00 24 4C 74 C4 EC BO OC OC OC OD OD OD OE OE OE 20 42 14 0A 20 :45 CO 24 4C 74 C4 EC 04 2C 00 00 01 3F 01 00 01 3F 01 00 00 04 00 84 18 26 03 07 03 00 03 73 03 18 :30 :70 :50 :30 :74 24 4C 74 C4 EC 14 64 B4 04 2C 54 04 4C 04 74 04 C4 05 14 05 64 05 8C 05 84 06 04 06 54 06 94 A240 44 9D40 10 10 10 :04 :65 :B5 9D50 9D60 A250 A260 01 5C 48 06 27 0F 58 03 0E 0F 28 00 08 07 0F 07 0F 07 0F 07 03 07 20 27 06 58 0F 0E 03 31 0F 18 18 19 19 19 19 19 9D70 9D80 A270 A280 40 3F 01 00 01 3F 01 00 :38 14 64 8C 84 04 2C 54 84 14 64 8C 84 04 2C 54 84 11 14 11 64 11 8C 11 84 12 04 12 2C 12 54 9D90 9DA0 :58 A290 F0 C6 90 70 F0 :06 :78 A2B0 9DRO :B2 :B2 :27 A2C0 A2D0 9DC0 16 16 :40 9DDO 9DEO A2E0 80 OF 07 EO 01 9DFO 16 1A 1E 02 OA :60 85 81 EF CC 78 6C F6 44 B8 FD 44 AA 12 46 68 ED :2F Sum: 47 9B CB 01 DE 52 FF 12 64 9F 76 55 33 28 68 :9F +7 A4 CC F4 44 +2 +3 16 A4 16 CC 16 F4 17 44 17 6C 17 94 03 03 CO CO CO FF FF 18 38 FF FF OF OF CO EO +6 1E 1E Sum :40 Add A300 A310 Add +A +B 06 CC 06 F4 07 44 07 6C 07 94 18 3C FF FF 1F 7F F8 FE 01 01 00 B0 FF FF 38 38 +1 CO 64 CO 9B +5 80 FC 80 00 F0 3E +A 3F +B FC +D E4 +E 18 +1 A4 CC F4 44 14 14 18 18 18 03 00 FF 0F 0F 0F +5 A4CC F444 6C 94 01 80 FF 07 C0 01 00 +C 0A 0B 0B 0B 3C FF 7F E 01 B0 FF 38 FF 03 +D CC F44 44 6C 94 3C FF 3C 04 00 7F 3C +E 0E 0F 0F 0F 3C FF 10 0B 04 00 7E 3C 7E 01 +0 03 18 03 67 0F DF +2 0C 1C 0F 63 3E 07 +6 +7 E0 +8 0F 07 07 00 60 00 63 78 78 78 78 78 +9 F0 E0 F0 00 FC 00 FE 1E 1E 1E 1E 1E 1E +C 1C 0C 63 0F 7F 01 7F 00 FA 38 C9 18 FA 18 F8 9E00 9E10 01 3F 12 12 13 13 13 02 02 03 03 03 18 3C 13 C8 00 00 FF 18 3C CC F4 44 6C 94 18 FF 1F F8 00 00 FF 18 7C 01 CC F4 44 6C 94 3C FF 10 64 :4D :80 80 60 1A CO 9B OF F0 F0 F0 F0 1E 1E 12 1E 12 01 00 01 00 07 0F F7 F9 38 03 67 03 00 1F 01 1F FE 10 CB 00 FE 00 9E20 9E30 A320 A330 01 00 03 3F 1E 1F 1F 1F 11 88 FF 3C FF 04 CO 01 00 07 0F 30 0F 37 0F 78 78 78 48 78 48 :A8 :AB :06 :71 :9E :48 80 FO BF OO 5F 1C 93 18 00 00 FE 18 7F 08 13 00 7F 00 6C 94 00 9E40 9E50 A340 A350 80 F8 6C 94 11 88 E7 3C FF :88 :28 E0 C0 F0 1C 17 14 9F 1C 1F 9E60 :61 :7D A360 A370 0F 00 10 FE 00 EB 00 FE 00 FE 00 08 7F 00 17 00 7F 00 00 7F 38 FA 08 F9 18 63 00 38 F9 08 F9 08 F9 08 F3 00 1C 9F 10 1F 1C 9F 10 9E70 9E80 00 FF 18 3C 07 00 FF 18 FF 07 C0 :E0 08 05 40 76 30 :20 A380 :5A 9E90 A390 A3A0 :75 E8 28 F9 38 F8 :92 :CE 04 00 01 00 A3B0 A3C0 9FB0 :80 5F 18 :1E 00 00 00 01 FE 03 FF 03 9FDO 00 03D0 E8 :4D



93F0 C9 93 CB 13 F8 17 78 1F 48 12 08 10 08 10 00 00 :54 A5 E1 38 E9 11 50 4F 72 80 4C BE 88 80 C5 73 : D2 Add A400 A410 A420 A430 +C FA 38 +0 10 FE 00 E8 29 44 21 C1 3C 3E 7C 7C 1E 7C FC +3 1C 5F 18 13 04 22 10 22 E6 1C 7C F6 F6 F6 F6 F8 +8 78 78 48 78 +9 +A 1E F9 1E 38 12 C8 12 C8 12 08 84 2A 04 30 24 80 25 14 38 58 8E 1E E0 E0 8E 9E F2 E2 F2 E2 F2 E2 F2 E2 +B 9F 1C 13 10 44 10 C6 42 18 2C FB 1C 7E C E4 +D 5F 1C 1F 10 A9 20 20 1C 9E 8B E6 FC E0 +E FE 10 F9 00 08 7F 00 17 04 28 10 4E 2C F2 26 FA :5A :E6 08 28 24 0C 1C 8E 0E 38 0E 24 FC :F9 CB 2A 53 22 CO F2 4E E2 E2 F0 A440 A450 50 49 00 00 42 24 00 00 7C 00 7C 00 3B 00 7C 00 FC 00 FB 00 E0 00 :44 :CA 25 50 80 10 3C 7C FE 7C FC FC FC :3C :EA :40 :48 A460 A470 A480 A490 9490 :44 :0A A4B0 :5E :0A :20 A4CO A4DO A4EO FO E4 7C 5A DA 35 5E 8B D3 53 D2 72 87 69 68 C1 55 93 . 35 +2 E0 38 +3 EE 38 +5 FE 7C EE Add +0 +1 +4 +6 76 70 EE 9E 70 76 70 34 70 34 30 80 38 30 80 +7 +8 +9 +A +B +C +D +F +F Sum A500 A510 F4 78 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 FE 1C EO 78 7C F2 DE 7C 78 7C F2 F2 F2 00 00 00 00 00 46 7E F0 7A FC FE F2 7E 60 0C 38 60 00 70 4EC 0 F F F D F E B 6 0 C 4 0 B 4E10 E00 FA E2E4 98 F44 70 10 60 00 60 00 870 8E 5C CO DE F8 E6 18 64 1C 70 74 18 60 8E 9C CE 9E 0 EE C 38 4E 64 5E 0 64 18 60 :2E A520 F4 FE F2 F4 E2 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 FO A6 E2 C4 7C E2 CA 3 C C4 4 C O O E8 FE 9C EE 3C 38 :BE BE E6 0530 DE E4 FC 18 64 38 38 78 3C 78 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 38 AE E6 DC OE E6 CA 38 4C 078 5C 30 70 :66 :F6 :E4 :F2 :26 :CC :06 :10 :E8 A550 A560 9E FC 7E 3C 5E 64 60 3C 34 6C A570 A580 A590 DE A5A0 A5B0 78 36 30 64 58 :58 :04 :CC 9500 A5E0 60 60 68 00 70 :B8 Sum: 6A 7A FC 8A 90 1C F2 78 FA 80 96 6C 8A BA 50 38 :C8 +D 64 78 +1 00 00 +B :DC :34 :10 +4 +5 7E 6A 64 64 5C 3C 7C 0C 64 74 6A 7E 5C 3C 18 38 38 00 EA C4 12 1A 1C 0C 0E 1B 2E 24 43 11 12 1B +8 +A +C 74 64 60 30 68 18 38 30 00 00 E0 18 3C 2C 32 14 +F +3 76 74 4C 60 64 6A 4C 00 38 FO DA 11 23 24 32 11 +6 6A 3B 0C 7B 34 8C 00 3B 7A 12 18 15 14 2C 18 +7 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 1B 0E 24 2A 3E 00 A600 000 38 3C 64 62 000 9E 68 A0 10 11 31 38 00 00 00 00 00 30 38 00 EC 0E 1F 2A 2B 60 78 50 30 74 74 3C 38 08 00 E9 0C 15 36 26 78 74 68 78 644 600 38 300 000 000 100 224 225 420 A610 A620 A630 00 00 00 00 00 00 00 7C 30 C0 11 12 1D 0C 1E 00 00 00 00 00 8E 48 60 34 28 20 00 00 00 00 00 00 43 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 3E 43 22 1D :10 A640 A650 :BO 64 34 0C 38 10 00 89 A660 A670 A680 :E0 :D8 :F8 :45 A690 A6A0 A6BO A6CO 12 10 24 2B 18 25 28 28 0A :49 :E8 :A0 :B2 A6D0 A6E0 AAFO 12 OC 1D :95 4D DD D1 A7 54 F3 EB 39 DE F9 BF D6 F9 BE 42 45 +0 0A 35 10 +1 0F 43 0E +F 28 0A 0E Add A700 +4 +5 2C 26 38 25 36 2C 1D 43 14 12 12 14 18 14 3F 43 3F 43 18 1E 17 0E 18 1B 43 3A 26 32 0A 17 +9 +A 0C 32 1E 3E 3C 13 3C 13 16 0E 17 43 43 43 43 43 0F 0E 28 26 15 00 3E 3E 43 0B 43 3E 27 38 00 1C +D 38 12 0D 1F 43 43 43 0B 32 1D 0D 23 00 31 32 1B Sum :A6 +2 43 0C 30 0C 18 18 11 43 32 18 00 16 +3 16 2F 38 1C 0A 11 16 43 32 13 12 2C 0B +6 35 43 26 03 17 0A 18 0C 3C 18 14 18 24 30 01 18 +7 322 43 43 10 0A 3E 18 0E 17 18 15 31 43 16 14 +8 43 22 25 0A 3E 1D 14 0F 2F 0A 00 0A 37 0C 3C 00 +B 30 00 43 43 43 0E 37 11 30 35 26 10 +C 33 11 0D 18 43 35 1E 43 35 1E 43 2B 0E +E 37 14 12 0E 43 00 0C 1B 31 1C 0A 0A 1D 32 32 18 A710 A720 A730 A740 A750 A760 A770 :61 :09 :94 :F8 :0A :6A :CD 1B OB 1B 00 01 15 0E 2C 1E 17 12 0A 43 2F 12 00 02 20 0E 0A 26 43 00 43 0F 14 43 03 10 16 0A 14 36 31 16 3F :6D :BF :65 :63 :C1 A780 A790 A7A0 A7B0 A7C0 43 0A 31 A7DO A7EO :E0 32 43 16 OA :CE 96 DC 47 CF 80 :50 Sum: B6 EC C9 3E 29 30 D8 56 D4 A5 9F +B 11 18 15 +3 12 15 1D +C 1D 17 15 Add A800 +4 +5
1B 1C
15 0E
0E 1B
0D 43
0E 1B
1B 00
04 D7
D7 00
00 04
01 D7
8F 00
00 02
04 BF
80 00 +8 0F 1C 0E 10 18 +9 12 0E 14 11 1E 12 00 04 B4 00 02 B4 00 10 +A 10 0C 12 1D 1B 15 08 F1 00 04 80 00 02 78 01 +0 0D 0A 12 1D 14 +2 OF 12 11 12 15 1D 1E 00 04 01 00 06 78 00 +6 1D 1B 00 00 00 00 14 41 00 06 8F 00 26 69 +7 43 00 0B 12 0F 1E +E 18 43 18 0C 0F 00 06 8F 00 04 A1 00 18 00 0F 00 00 14 10 11 12 :4D :47 :0B A810 A820 1B 15 0E 1B :61 :6B A830 0E 1D 15 D7 00 04 A1 00 18 80 00 04 22 12 D7 00 08 D7 00 04 8F A840 A850 14 F1 01 04 B4 00 04 78 00 06 OE :E2 :99 :9E :74 :DE 04 1E 00 18 A860 A870 00 04 BF 00 04 BF 08 B4 00 01 78 00 04 01 04 84 00 04 A1 00 06 7E 00 04 BF 00 04 A1 00 10 A880 A890 :B8 78 00 06 72 01 ABCO 00 :B4 BF 01 06 1E 01 41 69 :55

ABFO 01 02 7E 01 06 69 01 0E 1E 01 02 41 01 06.7E 01 5E 53 A5 65 6A 55 OA C6 BF 35 75 D7 1A 12 23 F6 Sum. +0 06 BF +2 01 02 1E Add A900 +5 +6 18 +8 01 04 FF 01 +A FFF 01 06 FF 02 02 5A 00 01 1E F1 01 02 BF 00 FF +B +C
00 06
04 FF
1 00
00 04
02 7E
3D 02
00 01
01 01
FF 00
01 02
00 03
03 F1
BF 00
00 B4
BF 00
00 00 +D F1 00 0C D7 01 02 01 00 01 55 D7 00 E3 00 03 +1 41 00 06 07 01 02 00 05 FF 00 03 FF 00 B4 +3 04 07 01 04 00 01 06 5A 01 03 8F 00 2F 00 03 +4 55 00 12 FF +7 1E 00 02 41 01 02 50 00 02 FF 03 F1 00 02 02 000 06 BF 000 02 000 002 01 01 000 03 AA 0C F1 00 02 3D 00 02 5A 00 01 FF 01 01 98 00 04 F1 00 A910 A920 A910 BF 00
A920 00 06
A930 02 D7
A940 1E 01
A950 02 02
A970 60 00
A970 60 00
A980 00 05
A990 02 FF
A9A0 00 03
A9C0 03 FF
A9B0 00 03
A9C0 03 FF
A9B0 00 04
A9F0 00 04
A9F0 00 08
A9F0 00 08
A9F0 00 08
A9F0 00 08 FF 000 04 AD 02 02 50 01 02 00 03 F1 00 BF 04 41 FF 00 01 04 02 3D 7E 01 00 01 03 48 F1 00 00 01 BF 00 00 1E 1E 01 00 03 1E 1E 01 00 03 :DB 00 69 00 06 69 00 07 00 D7 00 03 04 FF 00 04 00 00 00 AD 10 02 3D 02 06 5A 00 02 5A 00 03 50 01 01 1E 01 03 1E 01 02 BF 00 FI 00 00 FF 00 03 2F 01 03 F1 00 03 B4 00 03 A1 00 BF B4 00 D7 00 :F4 :EE :73 :61 :BC :84 :9D :3C :FF :EA :FA :24 CA 2B CA EA 85 D4 D2 82 23 92 F6 B6 36 EB 96 32 Sum: : 00 +3 18 FF OF +4 18 FF 1F F8 +5 3C FF 7F +8 3C FF Add +0 +1 00 01 80 00 3C FF +2 18 3C 00 00 00 FF 18 3C 01 00 00 00 FF 18 3C +6 3C FF 7F FE 01 80 FF 38 FF 03 80 01 80 FF 1C FF +7 3C FF 3E 7C 00 00 7F 3C FE 01 CO 00 FE 3C 7F +9 3C FF 00 00 00 3C FE 00 00 80 00 3C 7F +B 00 00 FF 18 FF 01 E0 00 00 +C 03 CO FF 18 FF OF +D 00 FF 38 FF 0F +E 03 CO FF 3C FF 0F 00 00 FF 3C FF 07 F0 00 Sum :7E :F7 :67 AA10 AA20 01 00 00 00 00 7E 3C 7E 00 40 00 7E 3C 7E FF 3C FF :17 :B3 :30 8830 FO FE AA40 00 00 FF 18 7C 01 00 00 FF 18 01 00 FF 38 FE 03 00 00 B0 FF 1C 7F 01 9950 80 FF 38 FF 03 00 01 80 FF 1C FF AA60 AA70 00 00 00 BE 3C FF 00 00 00 00 3C FF 00 00 CO 00 00 FF 18 FF 03 FO 00 00 E0 00 FF 1C FF 07 F0 00 :B8 :OC :2E :O5 :1A :B1 :13 :C8 :38 AA80 AA90 9990 AABO AACO AADO 01 AAFO 00 00 3E 00 00 :73 Sum: 35 F7 BE FF 81 OD 8D 28 EB B1 68 94 B1 F9 1D 9F :20 +0 00 7D 24 +5 00 00 +8 02 00 10 +9 00 00 10 Add ABOO +2 00 80 00 00 81 18 3C 07 40 00 00 00 18 3C +3 +4 00 00 80 C0 00 00 00 00 18 18 3C 3C 07 0F C0 C0 00 00 01 C1 18 18 3C 3C 3C 3C 3C 3C 03 03 5C 5C +A 7F 18 3C 13 CB 00 00 00 00 00 00 81 18 +B FF 18 3C 1F F8 00 00 00 00 00 00 81 18 +C FF 18 3C 1F F8 00 00 80 38 0C 03 00 00 01 1C +D 5F 3C 18 7F FE 00 +E FF 3C 188 7F FE 00 00 80 38 0C 03 00 00 01 1C +1 00 00 24 00 10 08 05 40 76 30 01 00 02 A0 :80 :21 :64 :9D :39 :60 AB10 AB20 00 10 08 AB30 00 00 38 0C 0F E0 00 00 C0 1C 30 07 F0 08 00 30 00 04 40 01 00 80 00 02 20 08 E7 30 80 04 00 01 00 3C 0C 01 00 20 AB40 AB50 AB60 AB70 :61 04 00 00 30 00 01 00 80 38 00 00 00 00 01 10 AB80 AB90 :FE :CC :40 :C4 :67 :DE ABA0 ABB0 00 00 20 ABCO ABEO OF FR 92 14 EB F6 9B E5 30 1D 1D A9 4E B4 B4 62 Sum: +B +C
30 30
00 00
80 C0
00 03
00 C0
BD 3C
18 18
FF FF
07 0F
C0 C0
00 00
00 00
E7 E7
18 18
FF FF
FF FF
03 03 Sum :44 :03 :0F :36 :17 :27 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 83 18 ACOO AC10 3C 00 80 00 00 BD 18 3C 07 40 00 EE 18 3C 02 30 00 03 C0 3C 3B FF 0F 00 00 E2 1C FF 07 0C 000 000 80 11 88 7E 30 FF 04 40 01 000 BA 0C FF 00 00 83 18 FF 1F 8 00 00 CD 18 7C 01 00 00 00 00 33 7F 7F 01 80 CC 38 FF 03 00 01 00 80 03 3C FF 7F 60 1 80 CC 38 FF 03 00 01 80 000 03 24 FF 3E 7C 04 00 4C 30 FE 01 00 00 00 80 01 24 FF 10 08 04 00 6E 30 7E 00 00 00 80 3C 24 FF 10 08 05 40 00 30 EE 01 00 02 A0 3000030CFF 0F 00002CFF 30 00 80 01 80 3C 3C FF 07 40 01 00 E2 0C FF AC20 AC30 AC40 AC50 11 3C 13 C8 00 00 DD 18 3C 01 00 00 FF 1F 1F 1F F8 F8 00 01 00 00 CD CC 18 38 7C FE 01 03 00 00 00 00 00 80 AC60 AC70 AC80 :AA 00 30 DF 04 00 01 00 00 0C FB :60 :10 :AA :20 :70 :66 :53 AC90 ACBO ACCO ACDO ACEO ACFO 00 80 20 20 :71 DC 43 13 37 C3 FF FD FD 58 19 D3 Sum: 64 43 4C D6 BD EF Sum :21 ADOO BB E0 00 80 02 20 00 80 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 18 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 1C 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 1C FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 0C 7F 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76 0C 7E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 77 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD10 18 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 47 00 00 :E8 :6B AD30 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :1A :1D :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 :00 AD40 AD50 AD60 AD70 00 00 00 00 00 AD80 ADAO ADBO ADCO ADDO ADEO ADFO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 Sum: FF AO 8F 89 8E 0E 0E 3D 80 03 57 C7 D7 37 B7 A7 :AB



先月に引き続き、今月も『パソコンDJ』は2枚組でお送りいたしま

残念ながら今月は自分のマシンのプログラムが入っていなかったとい う人はどんどんお手紙く<u>ださい。来月はきっと入っていますよ!</u>

★セーブ方法

SAVEM"SNIGHZER", &H7000, &HAD-FF,&H7000



PC-8000シリーズ(600ボー)

ULTAN(p. 101) [2'36"]

*30面までのデータがセーブされています。

★ロードおよび実行方法

CLEAR 300,&H8FFF RETURN

MON RETURN


L RETURN

GA4A8 RETURN

★セーブ方法

MON RETURN

W9000,AF9F RETURN



B2 MZ-2200/2000/80B


MZ-2200/2000/80B

Mole(p.31) [0'14"]

★ロードおよび実行方法 BASICを立ち上げてから,

LOAD RETURN

RUN RETURN




ソノシートを使う前に ★ソノシートを切り取るときには、ソノシ ートを破ったり、傷を付けたりしないよ

うに、ミシン目に沿って数回折り曲げて

から、注意して切り取ってください(ソ ノシートが読み込めなくてもお取替でき ませんのでご注意ください).

- ★ホコリもロード・エラーの原因になりま す. カセットに録音する前にホコリをな るべく取っておいてください.
- ★ソノシートは何度も聞く前に必ずカセッ トテープに録音しておいてください。
- ★ソノシートは通常のレコードとは大きさ が違いますので、プレイヤーのフル・オ ートのモードでは正常に動作しません. マニュアルのモードで使ってください.
- ★いったんパソコンにロードしてOKとな った場合は、パソコンから別のカセット やディスケットにセーブしてください.



録音内容

AI S1 (1200ボー) Snighzer SNIGHZER(p.73) [2'44"]

★ロードおよび実行方法

MOTOR OFF, 1 RETURN CLEAR,&H7000:DEFMAP = 1 RETURN

LOADM "SNIGHZER" RETURN

EXEC & H7000

C1 PC-6000シリーズ(1200ボー) Gum Gum World

Gum Gum World(p. 49) [2'56"]

★ロードおよび実行方法

モード: 2, ページ: 3

CLOAD RETURN RUN RETURN

★セーブ方法

BASIC部

CSAVE"GUM" RETURN

マシン語部

PiOモニタを起動して

S9000,BE41,GU RETURN




FP-1100 (300ボー)

The JUMPER(p.17) [0'45"]

★ロードおよび実行方法

LOAD"CASO:(S)" RETURN RUN RETURN



FM- 7

DEADHEAT(p. 94) [1'48"]

★ロードおよび実行方法

CLEAR, & H3FFF

LOAD RETURN RUN RETURN

セーブ方法

SAVE"DEADHEAT" RETURN

SAVEM"M", & H4000, & H4CD6, &

H4000 RETURN

000000000000000000000




D2 PC-9800シリーズ(1200ボー) PC-9801-100m走

PC-9801-100m走(p.29) [0'17"]

★ロードおよび実行方法

LOAD"CAS:98-100" RETURN



編集部からのお願い

今月で「パソコンDJ」も4回目で、多くの機種で実行可能であることがわかりましたが、どのような方法がもっともロードしやすいかを追求していくために、皆さんからのロードの報告をお待ちしております。

短いプログラムしか入ってなくても、手で打ち込んだ方が速いとは思わずに、どうか一度ロードしてみてください、その機種でソノシートが有効であることがわかれば、次の機会には必ず長いプログラムを収録したいと思っています.

また、ロードできなかった人の報告もお待ち しております。改良が必要であれば、どんどん 改良して、ソノシートを、プログラムを供給す るあしいメディアとして確立したいと考えてい ます。

ロードできた人も、できない人もPiO編集部 宛に下記のことをお知らせください。

●今回ロードさせてみたプログラム、ロードの 成否

❷使用機材

❸その他、今後ソノシートで供給してほしいプログラムがあればその種類。またソノシートを再生するときの技術的アイディアなど、ご意見、ご希望を書いてください。

送り先

●151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル5F

(株)工学社PiO編集部「ソノシート係」

―ロードのヒント―

編集部で実験した結果や、皆さんのレポートなどからステレオ・デッキよりも、データ・レコーダを使って録音した方が良い場合があることがわかりました。

やはり、テープ速度や、ヘッドの位置のことを考えると、録音と再生は同じレコーダを使う方が好ましいと思われます。

ただし、ステレオからデータ・レコーダに接続するのには、ケーブルに工夫が必要です。

パソコンDJソノシート ナレーション

DJ by Roxana

SIDE A

Hi, PiO readers! This is Roxana. What's new?

Spring has arrived at last. I'm feeling so good.

Something wonderful must be coming to you. I can feel it!

So, everybody, let's start in the fresh air--here's a pair of sonosheets with lots of pleasure for all of you!

Well, I have a little announcement for people who have S1 Models 10 and 20.

A new high-density 1 megabyte floppy disk drive for S1 Models 10 and 20 has been brought into the market. You can use it just by inserting a highdensity floppy disk drive interface card. MPC-FL03 into S1 Models 10 and 20. So, files which were made using 320-kilobyte floppy disk drives can be easily transferred to this 1 megabyte disk drive using S1 disk BASIC utility.

Hitachi is also planning to provide you with much more peripheral equipment and cards. What nice news, ah?

O.K. let's start with the first selection of this month, the super-shooting game for the S1 series, "SNIGHZER"!

SIDE B

Don't you wish that you could control supersonic

You can have a terrific power to beat rascals in the next game—but I hope you don't have to use the power very often. So, let's fight against the beasts with supersonic waves in "ULTAN" for the PC-8000 series.

It's the moles that I hate terribly! They dig so many holes in the garden and pop their heads in and out to make a fool of me. Knock them out in the game for MZ-2200, 2000 and

Knock them out in the game for MZ-2200, 2000 and 80B, the "MOLE." Be careful-they move guickly! SIDE C

Here comes a monster! It's getting closer, oh, no! You've got nothing but chewing gum-what can you do!? Yes-yes, you can trap it with the chewing gum!

Let's chew up the monster in the PC-6000 series "Gum Gum World." But please do not litter.

Oh, my goodness! So many holes are in your way. You have to jump across them, but how can you do that if the holes are too large? Let's find out what there are in the holes! This is for the FP-1100 the "Jumper."

SIDE D Step on the accelerator! Oh, what a thunderous exhaust pipe, squealing tires! Don't rush, try the best comering!

This is an exciting racing game that brings you to the sensation of real driving, for FM-7 "Dead Heat."

Runners on your marks-get set-GO!

Head for the world record, get ahead of Carl Lewis, in the game for the PC-9800 series, "98-100meter running."

Here's a preview of a movie coming soon. "The Last Starfighter." You computer bugs should love this film because it features fantastic computer graphics. Let's listen to a few dialogs from the film's sound track.

"The Last Starfighter" will be released during Golden Week. Well, did you like the sonosheets this month? Has anyone become tired towards the end, after just a 100-meter run?

I hope that you have been enjoying PiO's new programs of monthly sonosheets. When you have any comments or advice, please

When you have any comments or advice, please feel free to write to us, the **PiO** staff. I myself am also waiting to hear from you. We'll see you again with more fun for you next month.

Until then, so long everybody, and keep trying in the new school year, students!

A Tiri

ハイ、PiO読者の皆さん、ロクサーナです。お元 気?

存になって私はとってもいい気分です。きっと何かいいことがありますよ。では皆さん、新鮮な空気の中でスタートしましょう。今月も2枚4メノシートでたくさんのプログラムをお届けします。

さて、S1モデル10、20を持っている人にちょっとお知らせ、今度 1メガパイトの高密度フロッピーディスクかS1モデル10、20用に発売されました、S1モデル10、20に高密度フロッピーディスクカードMPC-FL03を接続するだけで簡単に使うことができます。いままで320Kパイトのフロッピーディスクで作成したファイルなども、S1ディスクBASICのユーティリティーを使えば簡単に1 Mパイトのファイルに変換できます。日立では、この他にも続々と周辺機器やカード類を発売していく予定です。うれしいですね。

それでは今月の1本目、S1シューティング・ゲーム「SNIGHZER」、

Buffi

超音波を自由に操れたらすごいと思いませんか? 次のゲームでは、悪人たちをやっつける超音波パワーが使えます。でも、あまり、そんなパワーを使 わないですめばいいですね。

では始めましょう。 超音波で化け物と戦ってください。

PC-8000シリーズ「ULTAN」.

憎らしいのはモグラです。庭を穴だらけにしておいて、そこから頭を出してはこちらをパカにするのです。

さあ、モクラどもをぶん殴ってやりましょう。次 のゲームはMZ-2200/2000/80B「MOLE」です。で も気をつけて一やつらはなかなか素早いですよ。 ご順

怪物が来た!近づいてくる、たいへん!ガムしか 持ってないのにどうしよう。そうだ、ガムで怪物を くっつけてしまおう。

怪物をガムでやっつけるゲーム、PC-6000シリーズ「GUM GUM WORLD」、かんだあとはすぐくずかごに拾ててね。

道は穴だらけ、飛びこえなければなりません。でも、穴が大きすぎたらどうしましょう。中はどうなっているのかしら、FP-1100「Jumper」、

D面

アクセル企開!すさまじいエグゾースト・ノイズ、 きしむタイヤ! 飛ばすばかりじゃダメ、コーナリ ングに気をつけて! レース感覚がとてもリアルな エキサイティング・レーシング・ゲーム、FM-7 「Dead Heat」

位置について、ヨーイ、ドン!

めざせ世界記録、カール・ルイスを追いこせ! PC-9800シリーズ「PC-9801-100m走」.

ここでもうじき公開される映画「スター・ファイター」をご紹介しましょう。 コンピュータ・ファンなら、お気に召すこと請け合いよ。だってこの映画にはすばらしいCGが使われているのですもの。では映画のサウンド・トラックを少し聞いてみましょ

「スター・ファイター」はゴールデン・ウィークに公 開子定です。

今月のパソコンDJいかがだったでしょうか。 娘後の100m走で息切れしちゃったなんて人, いないでしょうね。

毎月お届けしているこのソノシートプログラム、 きっと楽しんでいただけることと思います。


何か御意見、御希望がありましたらどんどんPiO までお便りください。私あてのお手紙も待っていま すよ。

来月はもっと頑張っちゃうから、それまで皆さん 元気で新学期を頑張ってね。



MZ-2200/2000+G-RAMI, II, III

マシン語





ある日、マイコンショップのデモンストレーションで見た、「ムクの郵便屋さん」、 この愛らしい姿をMZ上に再現したく、 移植に取り掛かったのです。

■プログラム・インフォメーション

宣	マシン語 6000~A0DF スタート 6000
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! → → → →
編集部評	単純な移植だけでなく, たとえばB GMを付けたり, キャラクタを変え てほしかったな. (0)

モニタのMコマンド等を使って、リスト (\$6000~\$A0DFまで)を入力してください。 そして、入力が終わったらテープにセーブ しましょう(ジャンプ・アドレスは\$6000 です)。

起動などで遊び方

テープよりロード後、オート・スタートが設定してなければ、Jコマンドで\$6000番地に飛ばせばゲームが始まります。

ルールはPC-8801版とまったく同じで、 ムクはテン・キーの**8246**で動きま

また、ゲーム中にBREAK キーを押すと ゲームがストップし、SPACE キーで再開 します。さらに、カナキーを押すと \$0038番地に飛ぶようになっています。こ

表 アドレス・マップ

	TO TONG AND
アドレス	内容
6000	メイン・ルーチン
6CB0	32×16 PUTルーチン 1
6D1F	キー入力ルーチン
6D6E	16×8 PUT(グラフィック文字)
6DA9	32×16 PUTルーチン 2
6DC2	グラフィックRAMクリア・ルーチン
6DE 6	初期1/0設定
6E0B	一時停止
6E13	モニタ復帰
6E23	サウンド・ルーチン

れはモニタのホットスタート・アドレスに なっているはずです。

なお、**G**キーを押すとムクが1匹減って、そのステージがやり直せますが、ムクのストックがないとゲーム・オーバーとなります

ZUCJUCJUCA POLICICAL POLIC

MZ-2000 と PC-8801 は、G-RAMのアドレスが同一なため移植がやりやすいのですが、バンク切り換えをするのに MZ は SE8 と \$F7 の 2 つのポートの、特定のビットをアクセスしなければならず、煩わしいのでプログラム実行中は常に G-RAMがアクセスできるようにしました。これなら、 \$F7 のポートだけですみます。

また、メイン・ルーチンはPC用のものをそっくりそのまま流用した形となり、ブザーのON・OFFのタイミングも同一となったのですが、クロックが異なるため音出しは聞いてていいものではなくなりました。すみません。


苦労した点は先にも述べましたが、G-RAMのアドレスが同一であっても、そのビット展開が左右逆であったという事実です。最初はこのことに気付かず、何度もプログラムとデータを見直しました。

なお、プログラム全体のスピード調整は \$67E1番地で行なえます。だいたい04~08 ぐらいが適当かと思われます。

ハーイ! まず 1 軒め



アレッ? どっちも開かないぞ



また、G-RAMは3ページ必要ですが、 カラーディスプレイのない方は\$6E00番地

図1 メモリ・マップ




図2 Aレジスタについて

キー入力ルーチンコール後のAレジスタのビット展開 (負論理)

ビット 0 1 2 3 4 5 6 7 該当キー 8 SPACE 2 BREAK 4 G 6 カナ



▶初めまして、僕は打伊奈末九論というものです。初めてPiOを買ったのは9月号だったろうか。はっきりいって内容がいい。我が1245用のソフト (ゲーム)がありましたし。ところで話は180°変わるのですが、2月号までPiOPiOを見てきましたが。目前論。みたいなものが多い、特に攻撃型のが、読者の自由とはいえもっと温かくのんびり見守ってあげてもいいと思いませんか? 同一人物などいないのですから、考え方が人によって違うのはあたり前。それをわかり他人の考え方をみとめてあげる心の広さがはしいと思いませんか?(そう思ってるのは自分だ



を03にしてください。ポストの向きがわか りにくいですが、なんとかゲームはできま 実は私もカラーディスプレイを持 いないのです。もしキャラクタの色がおカ しかったら笑って許し てやってください。

alalalalalala Verterentere alalalalalalal No. 7

一やさん、私はあなたのファンで もっとイラストを投稿してください。

□参考文献

- 1) "マイコンピュータ", 7号, CQ出版社
- "WICS・BASEプログラム集", 工学社
- 3) PiO, '84年8 · 10月号



郵便屋さんムク マシン語リスト

6890 AE

Add +0 +1 +2 3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +D +E +F Sum 6000 CD 60 CD CD 60 CD FO CD FO CD CD CD CD CD CD CD C															3	即1史	座(ALA
6000 CD E6 AD CD C2 AD AF 21 00 00 22 30 AE 11 01 00 :FEE 6010 06 OC C5 06 06 EC 55 D5 35 32 32 CD AP AD D1 14 14 14 :E5 6020 14 C1 10 F1 16 00 1C IC IC IC IC IC IO E5 11 01 39 :5D 6040 14 C1 10 F1 16 39 IC IC IC IC IC IO E5 11 01 39 :5D 6040 14 C1 10 F1 16 39 IC IC IC IC IC IO E5 11 01 39 :5D 6040 14 C1 10 F1 16 39 IC IC IC IC IC IO E5 CD SE 53 :09 6050 CD EF 63 CD 01 6C CD 7A 61 CD IF 6D CB 47 :29 CC IA 6050 CD EF 63 CD 01 6C CD 7A 61 CD IF 6D CB 47 :29 CC IA 6050 CD 9D 61 CD IF 6D CB 47 :29 CD IB E6 CD CB 64 CB 60 CD 9D 61 CD IF 6D CB 47 :29 CC IA 6060 CD 9D 61 CD IF 6D CB 47 :29 CD IB E6 CD CB 64 CB 60 CD 6	Add	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	: Sum
6020 04 0C 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 10 F5 11 01 39 :5D 6040 14 C1 10 F1 16 39 1C 1C 1C 1C 1C 1C 10 E5 CD 8E 53 :09 6040 14 C1 10 F1 16 39 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 10 E5 CD 8E 53 :09 6050 CD E6 63 CD 01 AC CD 7A 61 CD 17 60 E8 65 :09 6050 CD E6 63 CD 01 AC CD 7A 61 CD 17 61 SE 00 32 SE :48 6060 CD 9D 61 CD 1F 6D CB 4F 28 05 18 EA CD 9D 61 SE :76 6060 AE 21 00 00 22 32 AE CD 5A 62 CD 3D 6C CD 06 11 CB 6060 CD 64 CD 56 68 3A 53 AE CB 7C 17 62 80 03 22 51 AB 6060 AE 21 00 00 22 32 AE CD 5A 6C CD 3D 6C CD 06 11 CB 6060 CD 64 CD 56 68 3A 53 AE CB 47 CC 4C 68 3A 53 AE 6060 AE CB 47 28 03 CD E8 67 CD 17 60 BP 7F CA 10 6E :75 6060 CD 60 62 CD 57 CD 80 83 AE CD 5A 6C CD 3D 6C CD 06 11 CB 6060 CD 60 62 CD 57 CD 80 83 AE CD 5A 6C CD 3D 6C CD 06 12 CB 6060 CD 60 62 CD 57 CD 80 83 AE CD 5A 6C CD 3D 6C CD 06 12 CB 6060 CD 60 62 CD 57 CD 80 83 AE CD 5A 6C CD 3D 6C CD 06 12 CB 6060 CD 60 62 CD 57 CD 5A 6C CD 80 AE CD 60 AE																	00	:FE
ACC CS CS CS CS DS TE TE TE TE TE TE TE T																		
6040 14 C1 10 F1 16 39 IC IC IC IC IC IC IC IC SC 10 BE 65 : 109 6050 CD EP 64 S CD 10 16 CD 17 64 CD 17 64 CD 17 65 CD 84 F2 28 C: 188 6060 CD 99 61 CD 17 64 DC B4 F2 28 C5 18 EA CD 90 61 35 : 76 6060 CD 20 21 CD 17 64 DC B4 F2 28 C5 18 EA CD 90 61 35 : 76 6060 CD 64 CD 25 CA 25 CA 25 CA 25 CA 25 CA 25 CA 26 C																		
COST																(2000)	57/22	
6000 CD 9D 61 CD 1F 6D CB 4F 28 05 18 EA CD 9D 61 3E :76 6000 CD 75 25 0A ES 26 03 32 51 AB CD 17 61 3E 00 32 55 :AB 6000 AE 21 00 00 22 36 CB 3A 551 AB CD 17 61 3E 00 32 55 :AB 6000 AE CB 47 CB 56 6B 3A 53 AB CB 47 CC 4C 6B 3A 53 :42 6000 AE CB 47 28 03 CD EB 67 CD 1F 6D CB 7C AL 13 6E :F5 6000 CD 60 6B 21 53 AE 34 CD 1F 6D CB 6F 28 1F CD 1F :B4 6000 AE CB 47 28 03 CD EB 67 CD 1F 6D CB 7C AL 3A 55 AE :7C 6000 AE CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :77 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :77 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :77 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 3A 55 AE :7C 6000 AD CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE BT CA 48 61 AE AT CA 48 AE AT																		
6007 FF 32 50 AE SE 03 32 51 AE CD 17 61 3E 00 3Z 55 1AB 6008 AE ZI 00 00 22 3Z AE AE CD 57 6A CC DD 36 6C CD DC 61 :CB 6090 CD 26 64 CD 36 68 3A 53 AE CB 47 CC 4C 6B 3A 53 42 6000 AD CD 26 64 CD 36 68 3A 53 AE CB 47 CC 4C 6B 3A 53 42 6000 AD CD 86 47 28 03 CD 28 67 CD 1F 6D CB 7F CA 13 6E :F5 6000 AD CD 85 FC CO 3D CD 86 7C OD 1F 6D CB 7F CA 13 6E :F5 6000 AD CD 85 FC CO 3D CD 85 FC CO 3D CD 86 AC DD 36 FC CD 1F 6D CD 87 FC CA 13 6E :F5 6000 AD CD 85 FC CO 3D S 5A CD 76 AC CD 37 AC CD 87 AC CD 39 AC C																		
6080 CD 21 00 00 22 32 AC CD 5A 6C CD 3D 6C CD CD 61 :CB 6090 CD 66 64 CD 56 68 3A 53 AC EB 47 CC 4C 68 3A 53 :42 6000 AE CB 47 28 03 CD EB 67 CD IF 6D CB 67 CA 13 6E :F5 6080 CD 60 68 21 53 AE 34 CD IF 6D CB 67 CA 13 6E :F5 6080 CD 60 68 21 5A 62 AC 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :F7 6000 FE 00 20 39 34 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :F7 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :F7 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE :F7 6000 5E 0D 00 CD 60 CD 40 68 BD 58 00 AE :B0 3B 00 AE :B0 6000 FE 00 CD 60 CD 40 68 BD 58 00 AE :B0 58 00 AE :B0 6000 FE 0D 60 CD 40 68 BD 58 00 AE :B0 58 00 AE :B0 6000 FE 0D 60 CD 40 68 BD 58 00 AE :B0 58 00 AE :B0 6000 FE 0D 60 CD 40 68 BD 58 00 AE :B0 58 00 AE :B0 60 AF 3Z 55 :49 AE 6100 AE CD 40 AE 68 CD 10 AE 64 CD 8E 63 C3 8D 60 AF 3Z 55 :49 AE 6110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 BC 22 0E AD 21 F0 9F :B7 6110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 BC 22 0E AD 21 F0 9F :B7 6110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 BC 22 0E AD 21 F0 9F :B7 6110 AE CD EE 61 CD 20 AB 22 0C AB 21 CD 70 61 11 AC 22 0C AD 21 :36 AE 61 AE						3F												: AB
6090 CD 26 64 CD 36 68 3A 53 AE CB 47 CC 4C 68 3A 53 142 6080 AC BE 68 47 28 03 CD 28 67 CD 1F 6D CB 7F CA 13 6E 155 6080 CD 60 68 62 AS 51 AE 87 CA 18 61 AS 55 AE 17C 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE 197 6000 3D 08 5F CC 0A 12 5 AE 34 CD 1F 6D CB 6F 28 1F CD 1F 184 6000 6D CB 5F CC 0B 6E 3A 51 AE 87 CA 48 61 3A 55 AE 17C 6000 FE 00 20 39 3A 20 AE FE 00 28 0E 18 B3 3A 51 AE 197 6000 3D 25 11 AE B7 28 61 18 24 06 05 C5 ED 5B 00 AE 180 60F 03 E0 BD 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD 80 16D 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD 80 16D 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD 80 16D 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD 80 16D 6C CD 4C 6B CD 10 E4 CD 8E 63 C3 8D 60 AF 32 55 149 6110 AE CD 86 110 AE CD 8E 63 C3 8D 60 AF 32 55 149 6110 AE CD 8E 61 CD 9C 4D 20 CD 20 AD 21 F0 9F 187 6120 22 0B AD 21 CD 0A 02 20 AD 21 10 AO 22 0C AD 21 73E 6130 40 P7 22 00 AD 21 00 98 22 02 AD 21 CO 98 22 04 1CF 6130 40 D2 180 99 22 06 AD 29 CD AD 21 CO 98 22 04 1CF 6140 AD 21 80 99 22 06 AD 29 CD 8E 63 06 05 C5 11 60 184 6150 14 21 3C 98 00 11 CD 23 6C CD 70 61 11 16 01 14 21 18E 6160 2B 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 01 11 60 14 21 186 6160 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B																		
CORD CORD CORD STOCK CORD												47	CC	4C	6B	3A	53	:42
6000 FE 00 20 39 38 20 AB FE 00 28 06 18 83 3A 51 AE 17C 6000 FE 00 20 39 34 20 AB FE 00 28 06 18 83 3A 51 AE 17C 6000 5D 3D 32 51 AB 87 28 61 18 24 06 05 C5 ED 5B 00 AE 180 60F0 3E 08 0B 0B 60 C6 D1 4C 6B D5 80 0A 63 E0 PD 0B 01 6D 0F0 3E 0B 01 B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 16D 0F0 3E 0B 01 B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 16D 0F0 3E 0B 01 B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 16D 0F0 3E 0B 01 B0 AC CD 4C 6B CD 4C	60A0	AE	CB	47	28	03	CD	E8	67	CD	1F							
6000 D 32 51 AB B7 28 61 18 24 46 65 55 ED 55 B0 AB CO AE :B0 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE :B0 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 60F0 3E 0B CD B0 6C CD 4C 6B CD 4C 6B ED 5B 00 AE 3E 09 CD B0 :60 610 AE CD 4C 6B CD 10 E4 CD 8E 65 C3 BD 60 AF 3Z 55 :49 6110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 BC 22 0E AD 21 F0 9F :B7 6120 22 0B AD 21 00 A0 22 0A AD 21 10 A0 22 0C AD 21 :3E 6130 40 72 22 00 AD 21 00 9B 22 02 AD 21 C0 9B 22 04 :CF 6140 AD 21 B0 99 22 06 AD C9 CD 8E 63 06 05 C5 11 60 :B4 6150 14 21 3C 9E 00 1 CD 23 6C CD 76 61 11 60 14 21 :BE 6150 2B 9E 0E 01 CD 23 6C CD 76 61 C1 10 ED C3 56 60 :FC 6140 AD 21 B0 99 22 06 AD C9 CD 8E 63 06 05 C5 11 A0 :B4 6150 14 21 3C 9E 0E 01 CD 23 6C CD 76 6B CD 17 20 F1 EB 6140 21 EB 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B C9 11 92 OF 21 H2 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	60B0	CD											6F					
ACCORDING TO SECULD ACCORDING TO SECULD SECU																		
Sum 76 B5 DE 7C 95 A7 F4 15 B7 74 6D F8 BE FC C0 5E :D2 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +D +E +F :Sum 6100 &C CD 4C 6B C1 10 E4 CD 8E 63 CS 8D 60 AF 32 55 :49 6110 AE CD E6 61 C3 90 60 21 00 8C 2D E 4D 21 00 A0 22 0A AD 21 10 A0 22 0C AD 21 :3E 6130 40 97 22 00 AD 21 00 AD 22 0A AD 21 10 A0 22 0C AD 21 :3E 6130 40 97 22 00 AD 21 00 BC 22 0E AD 21 :60 E8 61 CS 61 60 AF 32 55 :49 6120 AC 21 8D 60 AF 32 55 :49 6120 AC 22 0B AD 21 00 AD 22 0A AD 21 10 A0 22 0C AD 21 :3E 6130 40 97 22 0D AD 21 00 AD 22 0C AD 21 :05 6140 AD 21 80 99 22 0A AD 21 10 A0 22 0C AD 21 :3E 6130 40 P7 22 0D AD 21 00 BC 22 0E AD 21 10 98 22 04 AC 6150 14 21 :3E 6160 AD 21 80 99 22 0A AD 21 00 BC 25 0C AD 21 :3E 6160 AD 21 80 99 22 0A AD 21 00 AD 22 0C AD 21 :3E 6160 AD 21 SD 25 AC CD 4C 6B CD 4C																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +D +E +F :Sum 6100 &C CD +C +B C																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum A100 &C CD 4C &B C1 10 E4 CD BE 63 CS BD 60 AF 32 55 :49 A110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :B7 A110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :B7 A110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :B7 A110 AD 21 B0 99 22 06 AD 21 00 9B 22 02 AD 21 CO 9B 22 04 :CF A130 40 97 22 00 AD 21 00 9B 22 02 AD 21 CO 9B 22 04 :CF A140 AD 21 B0 99 22 06 AD CD 9C DB E6 3 06 05 C5 11 60 :B4 A150 14 21 3C 9F 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 :BE A140 AD 21 B0 99 22 06 AD CD 70 61 CD 10 E0 C3 56 60 :FC A140 AD 21 CD 23 6C CD 70 61 CD 10 E0 C3 56 60 :FC A140 AD 21 CD 23 6C CD 4C 6B CD	00F0	3E	08	CD	ВО	OL.	CD-	46	00		36							
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum A100 &C CD 4C &B C1 10 E4 CD BE 63 CS BD 60 AF 32 55 :49 A110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :B7 A110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :B7 A110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :B7 A110 AD 21 B0 99 22 06 AD 21 00 9B 22 02 AD 21 CO 9B 22 04 :CF A130 40 97 22 00 AD 21 00 9B 22 02 AD 21 CO 9B 22 04 :CF A140 AD 21 B0 99 22 06 AD CD 9C DB E6 3 06 05 C5 11 60 :B4 A150 14 21 3C 9F 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 :BE A140 AD 21 B0 99 22 06 AD CD 70 61 CD 10 E0 C3 56 60 :FC A140 AD 21 CD 23 6C CD 70 61 CD 10 E0 C3 56 60 :FC A140 AD 21 CD 23 6C CD 4C 6B CD	Sum	76	B5	DE	7C	95	A7	F4	15	87	74	6D	F8	BE	FC	CO	5E	:D2
6100 AC DD 4C 68 C1 10 E4 CD 8E 63 C3 8D 60 AF 32 55 :449 6110 AE DD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :87 6120 22 08 AD 21 00 A0 22 0A AD 21 10 A0 22 0E AD 21 :75 6130 40 97 22 00 AD 21 00 A0 22 0E AD 21 10 A0 22 0E AD 21 :35 6130 40 97 22 00 AD 21 00 98 22 02 AD 21 C0 98 22 04 AC 61 61 A0 AD 21 80 99 22 0A AD 21 00 98 22 0A AD 21 00 98 22 0A AC 61 AC 61 A0 AD 21 80 99 22 0A AD 21 00 98 22 0A AD 21 00 98 22 0A AC 61 AD			,										lu					
6100 AC DD 4C 68 C1 10 E4 CD 8E 63 C3 8D 60 AF 32 55 :449 6110 AE DD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :87 6120 22 08 AD 21 00 A0 22 0A AD 21 10 A0 22 0E AD 21 :75 6130 40 97 22 00 AD 21 00 A0 22 0E AD 21 10 A0 22 0E AD 21 :35 6130 40 97 22 00 AD 21 00 98 22 02 AD 21 C0 98 22 04 AC 61 61 A0 AD 21 80 99 22 0A AD 21 00 98 22 0A AD 21 00 98 22 0A AC 61 AC 61 A0 AD 21 80 99 22 0A AD 21 00 98 22 0A AD 21 00 98 22 0A AC 61 AD																		
6110 AE CD EE 61 C3 90 60 21 00 8C 22 0E AD 21 F0 9F :87 6120 22 08 AD 21 00 00 AD 22 0A AD 21 10 AO 22 0C AD 21 :3E 6130 40 97 22 00 AD 21 00 98 22 02 AD 21 CO 98 22 04 :CF 6140 AD 21 80 99 22 06 AD 21 10 AO 22 0C AD 21 :3E 6140 AD 21 80 99 22 06 AD 21 10 AO 22 0C AD 21 :3E 6150 44 21 :3C 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 :3E 6160 28 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 :3E 6160 28 9E 0E 01 CD 23 36 CD 70 61 C1 10 E0 C3 56 60 :FC 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 14 92 0F 21 1A 9E :EO 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 14 C6 B1 11 92 0F 21 1A :61 6180 6F 21 28 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 66 B1 17 92 0F 21 1A :61 6180 6F 21 28 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 66 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 14 C6 B1 11 92 0F 21 A :61 6180 0F 21 28 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 66 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 14 C6 BC 91 19 20 0F :34 61C0 21 50 AE 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 35 :79 61D0 6C 32 5C CD 4C 66 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 53 :79 61D0 6C 32 5C CD 4C 66 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 35 :79 61D0 6C 32 5C CD 4C 63 CD 33 6C CD 56 AE 97 28 0C CD D5 :74 61E0 62 CD 57 A3 5C AE 87 28 0A 47 23 10 FD 7E 32 :51 50 AC 60 CD 57 A5 5C CD 50 AC 60 AC 68 CD 35 :79 61E0 62 CD 57 A3 5C AE 87 28 0A 47 23 10 FD 7E 32 :51 50 AC 60 AC 68 CD AC																		
6120 22 08 AD 21 00 AO 22 0A AD 21 10 AO 22 0C AD 21 : 3E 6130 40 97 22 00 AD 21 00 98 22 02 AD 21 CO 98 22 04 : CF 6140 AD 21 80 99 22 06 AD C9 CD 8E 63 06 05 C5 11 60 : B4 6150 14 21 3C 99 e0 01 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 : BE 6160 28 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 C1 10 E0 C3 56 60 : FC 6170 CD 4C 8C CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 11 92 0F 21 1A 9E : E0 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 11 92 0F 21 1A 9E : E0 6190 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 11 92 0F 21 1A : 61 6190 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 12 0F 21 1A : 61 6190 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 12 0F 21 1A : 61 6190 0F 21 28 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 12 0F 21 1A : 61 6100 21 25 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 73 1A : 61 6100 21 25 0 AE 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 35 : 79 6100 6C 32 5C AE 87 CC 17 61 3A 5C AE 87 28 0C CD D5 : 74 6100 6C 32 5C AE 87 CC 17 61 3A 5C AE 87 28 0C CD D5 : 74 6100 6C 32 5C AE 87 CC 17 61 3A 5C AE 87 28 0C CD D5 : 74 6100 6C 32 5C AE 87 CC 17 65 2D 35 3A D6 9E 61 CD 9C 0D 55 : 74 6100 6C 32 5C AE 87 CC 17 65 2D 35 3A D6 9E 61 CD 9C 0D 55 : 74 6100 6C 32 5C AE 87 CC 17 65 62 D 35 63 CD E6 61 CP 0D 8E : 67 61F0 63 21 E0 9F 3A 5C AE 87 28 04 47 23 10 FD 7E 32 : 51 Sum 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 18 51 D4 9A E6 : F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F : Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 : 11 6210 AF 11 00 00 06 08 C5 06 08 7E FE 00 28 43 FE 22 : AE 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 : C6 6230 29 A3 50 T 8																		
### 140 AD 21 BO 97 22 00 AD 21 00 98 22 02 AD 21 CO 98 22 04 :CF																		
6140 AD 21 B0 99 22 06 AD C9 CD BE 63 06 05 C5 11 60 :B4 6150 14 21 3C 99 c0 e0 10 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 :BE 6160 2B 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 C1 10 E0 C3 56 60 :FC 6170 CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B C7 11 92 0F 21 1A :61 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B C7 11 92 0F 21 1A :61 6190 0F 2C D2 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B C7 11 92 0F 21 1A :61 6190 0F 2E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B C7 11 92 0F 21 1A :61 6190 0F 2E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B C7 11 92 0F :BB 6180 0F 21 2B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B C7 11 92 0F :BB 6180 0F 21 2B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B C7 12 0F :B4 6100 21 50 AE 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 35 :79 61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61D0 6C 32 5C AE B7 CD 11 C6 3C D3 36 3C DE 61 C7 9C D5 :74 61D0 6C 32 1E 0 9F 3A 5C AE B7 2B 04 47 23 10 FD 7E 32 :51 80 8																		
A150 14 21 3C 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 11 60 14 21 :BE 6160 2B 9E 0E 0E 01 CD 23 36 CC D7 061 C1 10 E0 C3 56 60 :FC 6170 CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CD 70 61 C1 10 E0 C3 56 60 :FC 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 11 92 0F 21 1A 9E :E0 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 14 CB 11 92 0F 21 1A 9E :E0 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CP 11 92 0F :BB 6180 0F 21 2B 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CP 11 92 0F :BB 6180 0F 21 2B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CP 12 12 BE 06 0C 0D 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CP :34 6100 6C 32 5C AB 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 35 :79 6100 6C 32 5C AB 87 CC 17 61 3A 5C AB E7 28 0C CD D5 :74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 8E :67 61F0 63 21 E0 9F 3A 5C AB B7 2B 04 47 23 10 FD 7E 32 :51 Sum 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6220 2B 36 FE 23 2B 32 FE 24 2B 2E FE 25 2B 2A FE 42 :06 6240 20 0A 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 0A 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 0A 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 0A 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6260 E1 14 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 11 :18 6260 E1 14 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 11 :18 6260 E3 1B 27 23 21 10 AD C9 E6 OF CB FE 01 2B 3A 51 E0 E0 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 03 2B CA BE 03 3B C3 3B :04 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 33 1B C4 2A 0C AD 11 0A D7 2C AD C0 AD 33 :50 6280 23 1B 27 23 21 10 AD C9 E6 OF CB FE 01 20 03 3E :04 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 CP :79 6290 3E 33 1B C4 2A 0C AD 11 0A D7 2C AD C0 AD 33 :50 6280 23 1B 27 23 21 10 AD C9 E6 OF CB FE 01 20 03 3E :04 6290 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 6290 3E 33 1B C4 2A 0C AD 13 50 AE C9 0C AD C9 30 03 C6 :23 6200 1D C9 C6 39 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB :04 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06																		
6160 2B 9E 0E 01 CD 23 6C CD 70 61 C1 10 E0 C3 56 60 :FC 6170 CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CD 11 92 0F 21 1A 92 iE 16 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 11 92 0F 21 1A 92 iE 16 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CD 11 92 0F :BB 6180 21 2B 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 11 92 0F :BB 6180 21 2B 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CD 12 12 19:10 6180 0F 21 2B 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CD 7:34 6100 21 50 AB 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 35:79 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5:74 6100 6C 32 1E 0 9F 3A 5C AE B7 28 04 47 23 10 FD 7E 32:51 Sum 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6:F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00:111 6210 AF 11 00 00 06 0B C5 06 0B 7E FE 00 28 43 FE 22 :AE 6230 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 3C FE E4 32 28 3A FE 42 48 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 12 31 0 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 23 18 E7 23 2 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 33 18 C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 31 8E 7 23 2 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 31 8E 7 23 2 6B AE 3C 32 6D AE 32 6D AE CD 30 AD F2 :F5 6280 23 18 E7 76 22 CB FE 03 CB FE 04 CB AD 73 CB E7 6420 CD B8 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 12																		
6170 CD 4C 6B CD 4C 6B CD 4C 6B CP 11 92 OF 21 1A 9E 1EO 6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B LD 92 OF 21 1A 261 6190 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 92 OF 21 1A 261 6140 21 2B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 97 12 9E 01 01 6180 0F 21 2B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 97 134 161 02 12 1B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CD 97 134 1610 6C 21 50 AE 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 57 14 1610 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 5:74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 5:74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 5:74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 5:74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 5:74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 5:74 61E0 62 CD E7 64 CD 65 CD 55 62 CD 55 CD 5																		
6180 0E 02 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 L1 92 0F 21 1A 161 6190 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CP 11 92 0F :88 61A0 21 28 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 4C 68 CD 32 5C 61B0 0F 21 28 9E 0E 02 CD 23 6C CD 4C 68 CD 4C 68 CD 32 5C 73 46 61C0 21 50 AE 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 5O AE CD 35 :79 61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61E0 62 CD F0 62 CD 1C 63 CD 33 6C DD 4C 68 CD 4C 68 CD 55 :74 61E0 62 CD F0 62 CD 1C 63 CD 33 6C CD 4C 61 CP 7D 6E :67 61E0 63 21 E0 9F 3A 5C AE B7 28 04 47 23 10 FD 7E 32 :51 80 M 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 80 M 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 80 M 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 80 M 63 2D 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 60 B C5 06 0B 7E FE 00 2B 43 FE 22 :06 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 02 :C6 6240 20 04 3E 30 18 02 35 4E 5D 5C 5C DB 06 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 123 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 11 :06 C6 6270 A5 21 00 00 22 53 AB 3E 00 A18 0A 6 E 00 46 32 :D1 18 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 CP :79 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD H1 10 0																		
61A0 21 2B 9E 0E 0Z CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B 11 92 :01 61B0 0F 21 2B 9E 0E 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B C9 :34 61C0 21 50 AB 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AB CD 35 :79 61D0 6C 32 5C AB BF CC 17 61 3A 5C AB BF 2B 0C DD 574 61E0 62 CD 9F 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EB 61 CP DB E :67 61F0 63 21 E0 9F 3A 5C AB BF 2B 0C 4V 67 E0 5E :67 61F0 63 21 E0 9F 3A 5C AB BF 2B 0C 4V 47 23 10 FD 7E 32 :51 5U 6 5	6180								6B		4C	6B	11			21		:61
61B0 OF 21 2B 9E OE 00 CD 23 6C CD 4C 6B CD 4C 6B CP :34 61C0 21 50 AE 34 CD AF 63 3A D6 9E 5F 3A 50 AE CD 35 :79 61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 OC CD D5 :74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD E6 61 C9 CD BE :67 61F0 63 21 E0 9F 3A 5C AE B7 2B 04 47 23 10 FD 7E 32 :51 Sum 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 06 0B E5 06 0B 7E FE 00 2B 43 FE 22 :AE 6220 2B 36 FE 23 2B 32 FE 24 2B 2E FE 25 2B 2A FE 42 :06 6230 2B 5E FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :C6 6230 20 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 21 14 14 14 23 13 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 33 CB AE 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 79 :79 62A0 CD B8 62 C1 CB 3B CB 3B CB 3B CB 3B CB 3B 12 13 10 FC :E5 62B0 23 18 E7 23 22 10 AD C9 E6 OF CB FE 00 2B 14 F5 :9F 62A0 CD B8 62 C1 CB 3B																		3000
61D0 6C 32 SC AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 OC CD D5 :74 61D0 6C 32 SC AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 OC CD D5 :74 61F0 63 21 E0 9F 3A 5C AE B7 28 O4 47 23 10 FD 7E 32 :51 SUM 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :SUM 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 66 BC 50 60 B 7E FE 00 28 43 FE 22 :AE 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 SE FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6230 28 3E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 3A E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 6C 6270 A5 21 00 02 25 3AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 31 B 67 23 20 10 AD 67 EF 00 28 14 F5 :9F 6290 3E 31 B 67 23 20 10 AD 67 EF 00 28 14 F5 :9F 6290 3E 31 B 67 23 20 10 AD 67 EF 00 28 14 F5 :9F 6290 3E 35 B ED 67 E0 28 EF 03 28 EF 04 E0 28 14 F5 :9F 6290 3E 35 B ED 67 E0 28 B EF 03 C8 FE 04 C8 E0 28 14 F5 :9F 6290 3E 35 B ED 67 E0 28 B EF 03 C8 FE 04 C8 E0 28 14 F5 :9F 62 E0																		
61D0 6C 32 5C AE B7 CC 17 61 3A 5C AE B7 28 0C CD D5 :74 61E0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 3C AE B7 28 04 47 23 10 FD 7E 32 :51 Sum 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 55 63 CD 94 62 21 00 :11 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A E8 45 28 5C ED B0 62 CD 17 64 CD 28 43 FE 22 :AE 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A E8 45 28 5C ED B0 62 CD 11 10 :60 CD 11 :18 6260 20 AE CD 00 02 25 3A E3 E0 CD 12 E0 CD 13 E0 CD 14 E0 CD 15 E0 CD 16 E0 CD 15 E0 CD		-																
61F0 62 CD E7 62 CD 1C 63 CD 33 63 CD EE 61 CP CD 8E :67 61F0 63 21 EO 9F 3A 5C AE B7 28 04 47 23 10 FD 7E 32 :51 Sum 63 31 A5 71 A4 EF AD FA 4D 2A D6 1B 51 D4 9A E6 :F1 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 06 BC 50 60 B7 EF E0 02 B8 43 FE 22 :AE 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 35 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6230 28 35 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 35 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 64 :06 6230 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 11 0 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 31 B E7 23 22 10 AD 11 00 AF 7E FE 0 28 14 F5 :9F 62A0 CD B8 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 12 13 10 FC :E5 62B0 23 18 E7 23 22 10 AD C9 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 62C0 FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB EF 09 30 03 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 52 :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 ?E5 62E0 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6300 04 AE ED B0 C9 2A 00 AD 32 32 52 AE 06 00 4F CB 21 20 20 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 7E 32 55 AE 06 00 AF CB 21 02 03 AE :70 6330 03 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 00 AD 32 32 32 20 0A D C9 ?E5 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 ?E5 62E0 23 6D E0 60 C3 E1 61 12 23 8C DB 66 C3 E1 61 12 22 :AC 6330 02 AD C9 2A 00 AD 34 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 62E0 23 6D E0 60 C3 E1 61 12 23 8C DB 66 C3 E1 61 12 22 :AC 6330 02 AD C9 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 625 02 AD A2 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 625 02 AD 64 A																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 63 31 AS 71 AS 72 AS 82 AS 84 AS 85 AS 84 AS 85 AS 84 AS 84 AS 85 AS 84 AS 84 AS 85 AS 84 AS 85 AS 84 AS 85 AS																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AB CD DC 62 CD F0 62 CD 95 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 06 0B C5 06 0B 7E FE 00 2B 43 FE 22 :AB 6220 2B 36 FE 23 2B 32 FE 24 2B 2E FE 25 2B 2A FE 42 :06 6230 2B 35 FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CB 6230 2B 35 FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CB 6230 2B 35 FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CB 6230 2B 35 FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CB 6230 2B 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6250 20 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6250 20 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6250 20 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AB 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6280 33 1B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6280 2B 31 B E7 23 22 10 AD 02 FE 60 FC BF E0 12 0 33 E:0A 6200 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 6200 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 6226 2B 35 6E D3 00 AE C9 2A 00 AD 23 32 32 20 0A D C9 :E5 622F0 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 06 AD 23 :91 6330 02 AD C9 22 56 AD 11 :BA 6330 02 AD C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB 10 DD 73 :56 626 2D AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD C9 22 56 6330 02 AD C9 22 0C AD C9 22 56 6330 02 AD C9 22 156 6330 02 AD C9 23 0C AD C9 22 156 6330 02 AD C9 23 0C AD 23 22 0C AD 24 0C AD 35 191 6330 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 24 0C AD 23 23 20 0C AD 23 25 0C AD 24 0C AD 23 22 0C AD 24 0C AD 23 25 0C AD 24 0C AD																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DDC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :111 6210 AF 11 00 00 06 0B C5 06 0B 7E FE 00 28 43 FE 22 :AE 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 07 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 07 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 11 0 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 61 AE 32 52 AE 06 00 AE 52 07 AE 32 61 AE 32 52 AE 06 00 AE 52 07 AE 32 52 AE 06 00 AE 52 07 AE 32 52 AE 06 00 AE 52 07 AE 32 52 AE 06 00 AE 52 07 AE 32 52 AE 06 AE 32 52 AE 06 00 AE 52 07 AE 32 52 AE 06																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 20 AE CD DC 62 CD F6 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :111 6210 AF 11 00 00 06 0B C5 06 0B 7E FE 00 28 43 FE 22 :AE 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 SE FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 21 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 11 0 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 67 AE 33 1B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 28 14 F5 :9F 6280 31 B 27 23 22 10 AD C9 E6 D7 C6 E7 D1 C7 E7	Sum	63	31	A5	71	A4	EF	AD	FA	4D	2A	D6	1B	51	D4	9A	E6	:F1
6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 06 0B C5 06 0B 7E FE 00 2B 43 FE 22 :AE 6220 2B 36 FE 23 2B 32 FE 24 2B 2E FE 25 2B 2A FE 42 :06 6230 2B 5E FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CA 6230 2B 5E FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CA 6230 2B 3E 5F 23 1B 12 FE 03 20 04 3E 0A 1B 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :1B 6250 2D 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1D :10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6280 23 1B E7 23 22 10 AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :97 6280 C3 31 B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :97 6280 23 1B E7 23 22 10 AD 0.79 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 6200 FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 09 30 03 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 62E0 2B 3E 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62E0 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 00 AD 52 :70 62E0 25 6E D5 30 0A E C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62E0 2B AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 02 02 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 DD 73 :56 6330 02 AD C9 2A 00 AD 35 25 AE 06 00 AF CB 21 02 02 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6330 02 AD C9 2B 00 CAD 35 25 AE 06 00 AF CB 21 02 22 :56 6330 02 AD C9 2A 02 AD 34 52 AE 06 00 4F CB 21 12 23 52 AE 06 00 AF CB 21 12 24 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6330 02 AD C9 2B 00 CAD 35 15 AE FE 04 2B 0A 64 AD 3A 5B AE :79 6330 02 AD C9 2B 06 C3 E1 61 11 22 3B CD B0 6C 3E 16 11 22 :5B 6330 02 AD C9 2B 06 C3 E1 61 12 22 3B CD B0 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 E1 61 11 22 :5B 6330 04 AE BD 80 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 E1 61 11 22 :5B 6330 04 AE BD 80 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 E1 61 11 22 :5B 6330 04 AE BD 80 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 AE 22 :5B 6330 04 CD 80 6C 3																		
6200 20 AE CD DC 62 CD F0 62 CD 05 63 CD 94 62 21 00 :11 6210 AF 11 00 00 06 0B C5 06 0B 7E FE 00 2B 43 FE 22 :AE 6220 2B 36 FE 23 2B 32 FE 24 2B 2E FE 25 2B 2A FE 42 :06 6230 2B 5E FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CA 6230 2B 5E FE 43 2B 5A FE 44 2B 56 FE 45 2B 52 FE 02 :CA 6230 2B 3E 5F 23 1B 12 FE 03 20 04 3E 0A 1B 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 1B 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :1B 6250 2D 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1D :10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6280 23 1B E7 23 22 10 AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :97 6280 C3 31 B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :97 6280 23 1B E7 23 22 10 AD 0.79 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 6200 FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 09 30 03 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 62E0 2B 3E 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62E0 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 00 AD 52 :70 62E0 25 6E D5 30 0A E C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62E0 2B AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 02 02 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 DD 73 :56 6330 02 AD C9 2A 00 AD 35 25 AE 06 00 AF CB 21 02 02 AD 11 :BA 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6330 02 AD C9 2B 00 CAD 35 25 AE 06 00 AF CB 21 02 22 :56 6330 02 AD C9 2A 02 AD 34 52 AE 06 00 4F CB 21 12 23 52 AE 06 00 AF CB 21 12 24 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6330 02 AD C9 2B 00 CAD 35 15 AE FE 04 2B 0A 64 AD 3A 5B AE :79 6330 02 AD C9 2B 06 C3 E1 61 11 22 3B CD B0 6C 3E 16 11 22 :5B 6330 02 AD C9 2B 06 C3 E1 61 12 22 3B CD B0 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 E1 61 11 22 :5B 6330 04 AE BD 80 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 E1 61 11 22 :5B 6330 04 AE BD 80 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 E1 61 11 22 :5B 6330 04 AE BD 80 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0A 64 CD 93 AE 22 :5B 6330 04 CD 80 6C 3																		
6210 AF 11 00 00 06 08 C5 06 08 7E FE 00 28 43 FE 22 :AE 6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 25 FE 25 28 24 FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 24 28 25 FE 25 28 52 FE 02 :C6 6240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 04 18 04 FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 04 18 04 FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 11 0:6C 6270 A5 21 00 00 22 53 A8 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 33 18 C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 28 14 F5 :9F 6280 C3 18 E7 23 21 0 AD 02 P6 60 FC BF 60 12 0 03 3E :0A 6280 23 18 E7 23 21 0 AD 02 P6 60 FC BF 60 12 0 03 3E :0A 6280 23 18 E7 23 21 0 AD 02 P6 60 FC BF 60 12 0 03 3E :0A 6280 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 25 23 20 0 AD 07 :E5 6280 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 6260 52 AC 62 A	Add	+0																
6220 28 36 FE 23 28 32 FE 24 28 2E FE 25 28 2A FE 42 :06 6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 :C6 6240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 67 AE 33 18 C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 0D 26 14 F5 :9F 6280 CD B8 62 C1 CB 38 12 13 10 FC :E5 6280 23 18 E7 23 22 10 AD C9 E6 0F CB FE 03 03 35 E0 AE 32 00 32 60 AE 32 61 AE 52 FF 6280 23 18 E7 23 22 10 AD C9 E6 0F CB FE 07 30 03 03 C6 :23 6200 1D C9 C6 35 CB AE 32 62 AE																		
6230 28 5E FE 43 28 5A FE 44 28 56 FE 45 28 52 FE 02 : C6 6240 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C C1 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 0 2B 14 F5 :9F 6240 CD B8 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 12 13 10 FC :E5 6280 C3 1B E7 23 22 10 AD C9 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :OA 6280 FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 01 20 03 3E :OA 6280 57 6F C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 01 20 03 3E :OA 6280 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD 27 2A 00 AD 5E :70 6260 25 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 6270 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA Sum E5 31 4A BC A6 AB 8C 17 C2 4B BC C5 B1 ED DD 73 :56 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E F :Sum 6330 02 A EE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB :DA 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 20 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 20 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 AD 53 A 5B AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD C9 23 5B AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 25 AB AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 25 AB AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 25 AB AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 25 AB AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 25 AB AE :79 6330 02 AB CB 80 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :8C 6330 02 CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :8C 6330 03 CD B0 6C 3B 15 AE FE 04 2B 0B 6C C9 11 00 :C2 6390 00 06 08 C5 06 08 C5 D5 3E 16 D8 6C D9 11 11 :71 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 5B 47 11 22 3A CD B0 6C C9 11 10 :C2 6390 00 06 08 C5 06 08 C5 D5 3E 16 D8 6C D1 14 15 :E5 6300 04 AE 6D B1 6C 0A 05 EF 15 15 B4 5 EB 00 6C C9 11 10 :C2 6390 00 06 08 C5 06 08 C5 D5 3E 16 D8 6C D1 14 15 :55 6300 04 D6 0A 30 17 5E 11 58 45 0E 02 CD D6 6D C9 11 14 15 6300 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD C5 C7 6430 04 14 0C 11 00 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06																		
2240 20 04 3E 17 18 12 FE 03 20 04 3E 0A 18 0A FE 04 :34 6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6260 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 68 AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C7 :77 6270 3E 31 B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6280 67 AE 32 21 0 AD C7 E6 AE 32 E1 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 21 0 AD C7 E6 AE 32 E1 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 21 0 AD C7 E6 AE 32 E1 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 21 0 AD C7 E6 AE 32 E1 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 E1 AE 32 E1 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 E1 AE 32 E1 AE 32 E1 AE 32 :DA 6280 67 AE 32 E1 AE 32																		
6250 20 04 3E 30 18 02 3E 34 E5 D5 C5 CD B0 6C C1 D1 :18 6250 E1 14 14 14 14 23 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 68 AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6280 69 AE 32 68 AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6280 CD B8 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 12 13 10 FC :E5 6280 CD B8 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 12 13 10 FC :E5 6280 CD FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 09 30 03 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 E6 62E0 23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62E0 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6400 CD 4 AE 64 CD 5E 6																		
6220 E1 14 14 14 14 123 10 B1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 10 :6C 6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 32 61 AE 32 :DA 6280 69 AE 32 6B AE 3C 32 6A AE 32 6C AE CD 4C 63 C9 :79 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 3E 33 1B C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 2B 14 F5 :9F 6290 CB B8 62 CI CB 3B CB 3B CB 3B CB 3B CB 3B 12 13 10 FC :E5 62B0 23 1B E7 23 22 10 AD C9 E6 0F CB FE 01 20 03 3E :0A 62C0 FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 09 30 03 C6 :23 62B0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 29 E6 0F CB FE 09 30 03 C6 :23 62B0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 29 E6 AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62F0 2A 0B AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 AO 2AD 11 1:BA 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB 21 2D 23 :56 ED 43 00 AD 23 25 25 B AE 06 00 4F CB 21 2D 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 33 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 2A 0A AD 3A 5B AE :79 6340 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0																		
-6270 A5 21 00 00 22 53 AE 3E 00 32 60 AE 3Z 61 AE 3Z 1DA 6280 69 AE 3Z 64 AE 3Z 2DA 6280 69 AE 3Z 64 AE 3Z 6A AE 5Z 6A AE 5Z 6A AE 3Z 6A AE 3Z 6A AE 3Z 6A AE 5Z 6A																		
6290 3E 33 18 C4 2A 0E AD 11 00 AF 7E FE 00 28 14 F5 :9F 6280 CD B8 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 12 13 10 FC :E5 6280 23 18 E7 23 22 10 AD CP E6 OF C8 FE 01 20 03 3E :0A 62C0 FF C9 FE 02 C8 FE 03 C8 FE 04 C8 FE 09 30 03 C6 :23 62C0 FF C9 FE 02 C8 FE 03 C8 FE 04 C8 FE 09 30 03 C6 :23 62C0 1D C9 C6 53 CP 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62F0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62F0 2A 08 AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 CA 02 AD 11 :BA 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 58 AE 06 00 4F CB 21 09 C2 :56 6330 02 AD C9 22 56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 7E 32 52 AE 06 00 AF CB 21 CA 02 AD 13 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 18 00 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 58 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 38 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 32 32 0C AD 2A 06 AD 3A 58 AE :79 6330 02 AD C9 2A 0C AD 32 32 0C AD 2A 06 AD 3A 58 AE :79 6330 34 CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :4C 6330 3C CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :4C 6330 0C 06 0F CB 21 C9 26 CD 60 AD 75				00	00			AE	3E			60						
6280 CD 88 62 C1 CB 38 CB 38 CB 38 CB 38 L2 13 10 FC :E5 6280 C3 18 E7 23 22 10 AD C9 E6 OF C8 FE 01 20 03 3E :OA 6200 FF C9 FE 02 CB FE 03 CB FE 04 CB FE 01 20 03 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E :70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD 11 :BA 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD 23 23 22 00 AD 11 :BA 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 06 AD 23 23 22 00 AD 11 :BA 62E0 23 CD 24 AD 24 ED 25 ED 2	6280	69	AE	32	6B	AE	30	32	6A									
62B0 23 18 E7 23 22 10 AD C9 E6 OF CB FE O1 20 O3 3E : OA 62C0 FF C9 FE O2 CB FE O3 CB FE O4 CB FE O7 30 O3 C6 :23 62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 OE AD C9 2A O0 AD SE :70 62E0 23 56 ED 53 OA AE C9 2A O0 AD 23 23 22 00 AD C9 :E5 62F0 2A OB AD 7E 32 52 AE 06 O0 4F CB 21 AO 2AD 11 : BA 52F0 2A OB AD 7E 32 52 AB 60 60 4F CB 21 2A O2 AD 11 : BA 52F0 2A OB AD 7E 32 52 AB 60 60 AF CB 21 AD 02 AD 11 : BA 52F0 2A OB AD 7E 32 52 AB 60 60 AF CB 21 AD 02 AD 11 : BA 52F0 2A OB AD 7E 32 52 AB 60 AD 7E CB 21 AD 75 : 56 AD 75																		
## A B C A B A B C A B A B C A C B FE O A C B FE O A C B A B C O A C B FE O A C B A																		
62D0 1D C9 C6 39 C9 2A 10 AD 22 0E AD C9 2A 00 AD 5E:70 62E0 23 56 ED 53 00 AE C9 2A 00 AD C9 :E5 62F0 2A 08 AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11:8A 54 52F0 2A 08 AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11:8A 54 52 AE 02 AD 14:8A 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54																		
62F0 23 56 ED 53 00 AB C9 2A 00 AD 23 23 22 20 0 AD C9 :E5 62F0 2A 08 AD 7E 32 52 AE 06 00 4F CB 21 2A 02 AD 11 :BA Sum E5 31 4A BC A6 AB 8C 17 C2 48 BC C5 81 ED DD 73 :56 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 58 AE 06 00 4F CB :D4 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 58 AE 06 00 4F CB :D4 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6320 20 BA D2 AO 2AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 2A 06 AD 3A 58 AE :79 6340 06 00 4F CB 21 CB 21 09 22 06 AD C9 3E 16 11 22 :5B 6350 34 CD B0 6C 3E 16 11 22 3B CD B0 6C 3E 16 11 22 :4C 6360 3C CD B0 6C 3E 16 11 22 3B CD B0 6C 3E 16 11 22 :4C 6360 3C CD B0 6C 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 22 3C CD B0 6C D1 14 14 :B7 6380 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 10 E5 C9 3A :29 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 0C CD CD 6F F:FB 6300 04 D6 0A 30 5F BC 0A 0B 57 11 58 47 0E 02 CD 6F F:FB 6300 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD EF F:FB 6380 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F **Sum 63 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 23 25 0A 0A 0A C9 AD 24 0C AD 73 25 0A 0A AE ED B0 C9 2A 0C AD 76 32 5B AE 06 00 4F C8 :D4 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 06 AD 21 2B 0A 25 02 AD 26 2A 05 AD 26 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 2A 0A 55 2C 20 AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 2A 0A 55 2C 25 0A 5D 25 0C AD 25 0A 5D 25																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB :D4 6510 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6320 02 AD C9 2A 0C AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 2A 06 AD 3A 5B AE :79 6340 06 00 4F CB 21 CB 2																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6300 04 AE ED B0 C9 2A 0C AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB :D4 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6320 22 08 AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 02 AD 23 22 0C AD 2A 06 AD 11 61 22 :58 6330 02 AD C9 2A 02 AD 23 22 0C AD 2A 06 AD 3A 5B AE :79 6340 06 00 4F CB 21 CB 21 09 22 0C AD 2A 06 AD 3A 5B AE :79 6350 34 CD B0 6C 3E 16 11 22 :38 CD 80 6C 3E 16 11 22 :58 6350 34 CD 80 6C 3A 51 AE FE 04 28 0A FE 03 28 0E FE :C7 6370 02 28 12 18 18 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 16 11 22 :4C 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 :27 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 :27 6480 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 :77 6480 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 :22 3C CD B0 6C 07 11 00 :C2 6390 00 60 0E 50 60 0B C5 D5 3E 16 CD B0 6C D1 14 14 :B7 6380 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1D E5 C9 3A :29 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 6350 04 D6 0A 30 FB C6 0A 0C 5C 630 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 FF :F8 6350 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 64 64 64 64 64 11 0D 3B CD 14 64 11 33 3B CD 14 64 11 14 3B :06 64 0C 11 14 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 64 0C 14 64 FF 2B 28 AB 32 28 AE 34 60 0E 52 66 AD 67 65 FF 28 48 32 28 AE 64 60 CE 75 60 CE 75 60 AE FE CD 75 65 CD 75 60 CD 75 60 CE 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6300 04 AE ED B0 C9 2A OC AD 7E 32 5B AE 06 00 4F CB :D4 6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 C9 2A 08 AD 23 :91 6320 22 08 AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 OC AD 2A 0A AD 3A 5B AE :79 6340 60 00 4F CB 21 09 22 :56 6353 03 CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :5B 6350 34 CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :4C 6360 3C CD B0 6C 3A 51 AE FE 04 2B 0A FE 03 2B 0E FE :C7 6370 02 2B 12 1B 1B 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 63B0 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 :22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 63B0 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 :22 3C CD B0 6C 0F :C7 6370 02 6B 5C 0A 0B 0A 0B	Sum	E5	31	4A	BC	A6	AB	80	17	C2	48	BC	C5	81	ED	DD	73	:56
\$\frac{6300}{6300}\$ 04 \$\text{AE}\$ ED \$\text{BO}\$ C 9 24 OC \$\text{AD}\$ 7E 32 5B \$\text{AE}\$ C6 00 4F \$\text{CB}\$ 104 \$\text{6510}\$ 21 CB 21 24 O6 \$\text{AD}\$ 11 80 AE \$\text{ED}\$ B0 C9 24 O8 AD 23 :91 \$\text{6520}\$ 22 08 AD \$\text{2A}\$ 02 AD \$\text{AD}\$ 24 O2 AD \$\text{AD}\$ 35 22 AE 06 00 4F \$\text{CB}\$ 21 09 22 :56 \$\text{6330}\$ 02 AD \$\text{CP}\$ 20 CA D2 AD 24 O6 AD 35 5B AE :79 \$\text{6330}\$ 02 AD \$\text{CP}\$ 26 CA D2 23 22 OC AD 24 O6 AD 35 5B AE :79 \$\text{6330}\$ 03 AC DB 80 6C 3E 16 11 22 :38 CD 80 6C 3E 16 11 22 :58 \$\text{6350}\$ 34 CD \$\text{BO}\$ 06 C3 E1 61 11 22 38 CD 80 6C 3E 16 11 22 :45 \$\text{6350}\$ 03 CD \$\text{BO}\$ 06 C3 A5 1AE \$\text{FE}\$ O4 28 OA \$\text{FE}\$ 03 28 0E \$\text{FE}\$ 1.77 \$\text{6380}\$ 02 28 12 18 18 3E 17 11 22 3C CD 80 6C 3E 17 11 :77 \$\text{6380}\$ 02 38 CD 80 6C 3E 17 11 22 3C CD 80 6C 3E 17 11 :77 \$\text{6380}\$ 02 38 CD 80 6C 3E 17 11 22 3C CD 80 6C C7 11 00 :C2 \$\text{6390}\$ 00 06 08 50 50 60 8C 55 D5 3E 16 CD 80 6C D1 14 14 :87 \$\text{6380}\$ 14 14 C1 10 \$\text{FI}\$ 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 5C CD 14 14 :87 \$\text{6380}\$ 50 AE 3C \$\text{FE}\$ 0A 30 17 \$\text{FF}\$ 15 15 84 53 \$\text{3E}\$ 3A 0E 02 CD :81 \$\text{6450}\$ 6E 6D \$\text{FI}\$ 16 60 AC 5C 63 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 \$\text{FF}\$ 18 6330 04 D6 0A 30 \$\text{FF}\$ 6C 30 AC 5C 63 30 11 58 47 0E 02 CD :27 \$\text{6380}\$ 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 \$\text{FF}\$ 18 6330 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 \$\text{SUM}\$ 2C DB A3 \$\text{EE}\$ 50 48 DD 71 D9 \$\text{IB}\$ A8 B2 E3 01 35 1D :02 \$\text{CD}\$ 14 64 11 0A 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6400 64 11 0D 3B CD 14 6C 53 \text{EB}\$ 11 33 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6400 64 11 0D 3B CD 14 6C 53 \text{EB}\$ 12 84 32 28 AE 34 60 AE FE 00 28 6C D1 :37 6430 14 50 D1 :37 6430 04 50 D1 :37 6430 04 50 D1 :37 6430 04 50 D1 :37 60 S12 28 AC 53 50 S12 28 AC 53 5																		
\$\frac{6300}{6300}\$ 04 \$\text{AE}\$ ED \$\text{BO}\$ C 9 24 OC \$\text{AD}\$ 7E 32 5B \$\text{AE}\$ C6 00 4F \$\text{CB}\$ 104 \$\text{6510}\$ 21 CB 21 24 O6 \$\text{AD}\$ 11 80 AE \$\text{ED}\$ B0 C9 24 O8 AD 23 :91 \$\text{6520}\$ 22 08 AD \$\text{2A}\$ 02 AD \$\text{AD}\$ 24 O2 AD \$\text{AD}\$ 35 22 AE 06 00 4F \$\text{CB}\$ 21 09 22 :56 \$\text{6330}\$ 02 AD \$\text{CP}\$ 20 CA D2 AD 24 O6 AD 35 5B AE :79 \$\text{6330}\$ 02 AD \$\text{CP}\$ 26 CA D2 23 22 OC AD 24 O6 AD 35 5B AE :79 \$\text{6330}\$ 03 AC DB 80 6C 3E 16 11 22 :38 CD 80 6C 3E 16 11 22 :58 \$\text{6350}\$ 34 CD \$\text{BO}\$ 06 C3 E1 61 11 22 38 CD 80 6C 3E 16 11 22 :45 \$\text{6350}\$ 03 CD \$\text{BO}\$ 06 C3 A5 1AE \$\text{FE}\$ O4 28 OA \$\text{FE}\$ 03 28 0E \$\text{FE}\$ 1.77 \$\text{6380}\$ 02 28 12 18 18 3E 17 11 22 3C CD 80 6C 3E 17 11 :77 \$\text{6380}\$ 02 38 CD 80 6C 3E 17 11 22 3C CD 80 6C 3E 17 11 :77 \$\text{6380}\$ 02 38 CD 80 6C 3E 17 11 22 3C CD 80 6C C7 11 00 :C2 \$\text{6390}\$ 00 06 08 50 50 60 8C 55 D5 3E 16 CD 80 6C D1 14 14 :87 \$\text{6380}\$ 14 14 C1 10 \$\text{FI}\$ 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 5C CD 14 14 :87 \$\text{6380}\$ 50 AE 3C \$\text{FE}\$ 0A 30 17 \$\text{FF}\$ 15 15 84 53 \$\text{3E}\$ 3A 0E 02 CD :81 \$\text{6450}\$ 6E 6D \$\text{FI}\$ 16 60 AC 5C 63 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 \$\text{FF}\$ 18 6330 04 D6 0A 30 \$\text{FF}\$ 6C 30 AC 5C 63 30 11 58 47 0E 02 CD :27 \$\text{6380}\$ 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 \$\text{FF}\$ 18 6330 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 \$\text{SUM}\$ 2C DB A3 \$\text{EE}\$ 50 48 DD 71 D9 \$\text{IB}\$ A8 B2 E3 01 35 1D :02 \$\text{CD}\$ 14 64 11 0A 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6400 64 11 0D 3B CD 14 6C 53 \text{EB}\$ 11 33 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6400 64 11 0D 3B CD 14 6C 53 \text{EB}\$ 12 84 32 28 AE 34 60 AE FE 00 28 6C D1 :37 6430 14 50 D1 :37 6430 04 50 D1 :37 6430 04 50 D1 :37 6430 04 50 D1 :37 60 S12 28 AC 53 50 S12 28 AC 53 5										34272	Year		9000	Trees			7/	
6310 21 CB 21 2A 06 AD 11 80 AE ED B0 CP 2A 08 AD 23 :91 6320 22 08 AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD CP 2A 0C AD 23 22 0C AD 2A 06 AD 3A 5B AE :79 6340 06 00 4F CB 21 CB 21 09 22 06 AD CP 3E 16 11 22 :5B 6350 3C CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 :5C 6360 3C CD B0 6C 3A 51 AE FE 04 2B 0A FE 03 2B 0E FE :C7 6370 02 2B 12 1B 18 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 16 11 12 :4C 6360 3C CD B0 6C 3A 51 AE FE 04 2B 0A FE 03 2B 0E FE :C7 6370 02 2B 12 1B 18 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 22 34 CD B0 6C 07 11 00 :C2 6390 00 06 0B C5 06 0B C5 D5 3E 16 CD B0 6C D1 14 14 :B7 6380 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 11 10 E5 CP 3A :29 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 5B 45 3E 3A 0E 02 CD E8 (65 CF) F1 66 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 5B 47 0E 02 CD E6 FF :FB 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 5B 47 0E 02 CD E6 FF :FB 63D0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 Sum 2C DB A3 EE 50 4B DD 71 DP 1B AB B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +B +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 CP 06 04 C5 3E 16 D5 CD AP 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE FC E5 60 32 86 AC D:37 6430 16 6D FF E8 B4 82 2B AB 3A 60 AE FE 00 2B 12 :84																		
6320 22 08 AD 2A 02 AD 3A 52 AE 06 00 4F CB 21 09 22 :56 6330 02 AD C9 2A 0C AD 23 22 0C AD 2A 06 AD 3A 58 AE :79 6340 06 00 4F CB 21 CB 21 CB 21 CB 22 0C AD 2A 06 AD 3A 58 AE :79 6340 06 00 4F CB 21 CB 21 CB 21 CB 20 CAD 2A 06 AD 3A 58 AE :79 6350 34 CD 80 6C 3E 16 11 22 :58 6350 34 CD 80 6C 3E 16 11 22 :58 6350 34 CD 80 6C 3E 16 11 22 :38 CD 80 6C 3E 16 11 22 :4C 6360 3C CD 80 6C 3A 51 AE FE 04 28 0A FE 03 28 0E FE :C7 6370 02 28 12 18 18 3E 17 11 22 34 CD 80 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 38 CD 80 6C 3E 17 11 :27 6480 22 38 CD 80 6C 3E 17 11 :27 6480 22 38 CD 80 6C 3E 17 11 :22 34 CD 80 6C 07 11 00 :C2 6390 00 06 0B 50 06 0B C5 D5 3E 16 CD 80 6C D1 14 14 :87 6380 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C C1 10 E5 C9 3A :29 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 6300 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6F :F8 64300 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6F :F8 64300 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80																		
6330 02 AD C9 2A OC AD 23 22 OC AD 2A O6 AD 3A 5B AE: 79 6340 06 00 4F CB 21 CB 21 09 22 06 AD C9 3E: 16 11 22:5B 6350 3A CD B0 6C 3E: 16 11 22:3B CD B0 6C 3E: 16: 11 22:4C 6350 3C CD B0 6C 3A 51 AE: FE 04 2B: 0A: FE 03: 2B: 0E: FE: C7 6370 02 2B: 12: 1B: 1B: 3E: 17: 11: 23: 3C CD B0 6C: 3E: 16: 11: 72: 4C 6360 2C: 3B: CD B0 6C: 3E: 17: 11: 22: 3C CD B0 6C: 3E: 17: 11: 7F 6380 22: 3B: CD B0 6C: 3E: 17: 11: 22: 3C CD B0 6C: 3E: 17: 11: 7F 6380 2C: 3B: CD B0 6C: 3E: 17: 11: 22: 3C CD B0 6C: CD: 11: 00: CC 6390 00: 06: 0B: C5: 06: 0B: C5: D5: 3E: 16: CD: B0: 6C: D1: 14: 14: B7 6380 14: 14: C1: 10: F1: 16: 00: 1C: 1C: 1C: 10: 10: E5: C9: 3A: 229 6380 50: AE: 3C: FE: 0A: 30: 17: 51: 15: 84: 3E: 3A: 06: 02: CD: 6F: F8: 16: 05: 00: 0A: 0A: 0A: 0A: 0A: 0A: 0A: 0A: 0A																		
6340 06 00 4F CB 21 CB 21 09 22 06 AD C9 3E 16 11 22 :58 6350 34 CD 80 6C 3E 16 11 22 :4C 6360 3C CD 80 6C 3A 51 AE FE 04 28 0A FE 03 28 0E FE :C7 6370 02 28 12 18 18 3E 17 11 22 3C CD 80 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 38 CD 80 6C 3E 17 11 :27 62 6390 00 06 0B C5 06 0B C5 D5 3E 16 CD 80 6C C9 11 00 :C2 6390 00 06 0B C5 06 0B C5 D5 3E 16 CD 80 6C D1 14 14 :87 6380 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 15 C9 3A :29 6380 0A E 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 63C0 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 FF :F8 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 11 :4A 6370 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00																		
6350 34 CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 4C 6360 3C CD B0 6C 3E 16 11 22 38 CD B0 6C 3E 16 11 22 4C 6360 3C CD B0 6C 3E 16 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 81 2 18 18 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 3B CD B0 6C 3E 17 11 22 3C CD B0 6C CD 11 00 :C2 6390 00 06 0B C5 06 0B C5 D5 3E 16 CD B0 6C D1 14 14 :B7 63A0 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C C1 10 E5 CP 3A :2P 63B0 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 63C0 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D CP 06 FF :FB 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 12 27 63B0 6C 6D C1 18 C6 3D 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D CP 06 FF :FB 63B0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 8Um 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 DP 1B A8 B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 CP 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C E5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE F28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84																		
6360 3C CD B0 6C 3A 51 AE FE 04 28 0A FE 03 28 0E FE :C7 6370 02 28 12 18 18 3E 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 38 CD B0 6C 3E 17 11 :27 6380 22 38 CD B0 6C 3E 17 11 22 3C CD B0 6C CP 11 00 :C2 6390 00 06 08 C5 06 08 C5 D5 3E 16 CD B0 6C CP 11 00 :C2 6390 00 06 08 C5 06 08 C5 D5 3E 16 CD B0 6C D1 14 14 :B7 63A0 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C C1 10 E5 CP 3A :29 63B0 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 63C0 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D CP 06 FF :F8 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 02 CD :27 63E0 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D C9 11 :4A 63F0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 DP 1B A8 B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 CP 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 F1 2P 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84																	22	
6370 02 28 12 18 18 36 17 11 22 3C CD B0 6C 3E 17 11 :7F 6380 22 38 CD B0 6C 3E 17 11 22 3A CD B0 6C CP 11 00 :C2 6390 00 06 0B C5 06 0B C5 D5 3E 16 CD B0 6C D1 14 14 :B7 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 D1 :81 6300 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D CP 06 FF :FB 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD :281 63C0 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D CP 06 FF :FB 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD :27 63E0 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D CP 11 :4A 63F0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 DP 1B A8 B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +7 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 CP 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 CP 2A 00 AE FE 60 32 86 CD :37 6430 16 D5 FE 28 4B 32 BA 60 AE FE 00 28 12 :84	6360												FE	03	28	OE		:C7
6380 22 38 CD 80 6C 3E 17 11 22 34 CD 80 6C C9 11 00 1C2 6390 00 06 08 CS 06 08 CS D5 3E 16 CD 80 6C D1 14 14 187 630 14 14 C1 10 F1 16 00 1C 1C 1C 1C 1C 1C 10 10 ES C9 3A 129 6380 50 AE 3C FE 0A 30 17 F3 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD 18 1630 04 D6 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD 18 1630 04 D6 0A 30 F8 C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 FF 18 6350 04 D6 0A 30 F8 C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 127 6380 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D C7 0F 11 14A 63F0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 155 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	6370	02						17		22	30			6C	3E	17		:7F
6390 00 06 0B C5 06 0B C5 D5 3E 16 CD B0 6C D1 14 14 18 18 6360 14 14 C1 1 0F 1 16 00 1C 1C 1C 1C C1 1 D E5 C7 3A :29 63B0 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 65C0 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 0E 6D C7 06 FF :FB 63D0 0A D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD :27 63E0 6E 6D C1 7B C6 30 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D C7 11 :4A 63F0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D7 1B A8 B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +7 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 C7 06 04 C5 3E 16 D5 CD A7 6D D7 AC 6:FA 6420 04 57 C1 10 F1 F1 C7 2A 00 AE 7C B5 E6 03 2B 6A CD :37 6430 1F 6D FE F2 B4 B3 22 BAE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :84				CD	BO	6C	3E	17	11	22	34	CD	BO	6C	C9			:C2
63B0 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 63B0 50 AE 3C FE 0A 30 17 F5 11 58 45 3E 3A 0E 02 CD :81 63B0 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C7 06 FF :F8 63B0 04 D4 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD :27 63E0 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D C7 11 :4A 63F0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D7 1B A8 B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +7 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 C7 06 04 C5 3E 16 D5 CD A7 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C7 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE F2 84 B3 22 8AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84	6390	00	06	OB	C5	06	OB	C5	D5	3E	16	CD	BO	60	DI	14	14	
63D0 6E 6D F1 C6 30 11 58 47 0E 02 CD 6E 6D C9 06 FF :F8 63D0 04 D6 0A 30 FB C6 0A C5 C6 30 11 58 47 0E 02 CD :27 63E0 6E 6D C1 78 C6 30 11 58 45 0E 02 CD 6E 6D C9 11 :4A 63F0 05 3B CD 14 64 11 06 3B CD 14 64 11 0C 3B CD 14 :55 Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D9 1B A8 B2 E3 01 35 1D :02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 2B 6A CD :37 6430 1F 6D FE F2 B8 4B 32 2B AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :84												10	C1	10	E5	09	CD	
Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D9 1B A8 B2 E3 01 35 1D:02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B:06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD:37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84	63B0	50	AE	3C	FE	VA	30	1/	47	OF	03	45	AF	AD	CO	04	FF	
Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D9 1B A8 B2 E3 01 35 1D:02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B:06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD:37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84	P2D0	OF	DA	00	30	30 FP	11	28	CE	CA	30							
Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D9 1B A8 B2 E3 01 35 1D:02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B:06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD:37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84	63E0	6F	60	CI	78	CA	30	11	58	45	OF	02	CD	6F	6D	C9		
Sum 2C DB A3 EE 50 48 DD 71 D9 1B A8 B2 E3 01 35 1D:02 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B:06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD:37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84	63E0	05	3B	CD	14	64	11	06	3B	CD	14	64	11	oc	3B	CD		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 2B 4B 32 2B AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :B4																		
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 2B 4B 32 2B AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :B4	Sum	20	DB	A3	EE	50	48	DD	71	D9	18	AB	B2	E3	01	35	1D	:02
6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 CP 06 04 C5 3E 16 D5 CD AP 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 CP 2A 00 AE 7C B5 E6 03 2B 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 2B 4B 32 2B AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :B4																		
6400 64 11 0D 3B CD 14 64 11 13 3B CD 14 64 11 14 3B :06 6410 CD 14 64 CP 06 04 C5 3E 16 D5 CD AP 6D D1 7A C6 :FA 6420 04 57 C1 10 F1 CP 2A 00 AE 7C B5 E6 03 2B 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 2B 4B 32 2B AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :B4													N Sec			101		
6410 CD 14 64 C9 06 04 C5 3E 16 D5 CD A9 6D D1 7A C6 FA 6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 28 12 :84				+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	Sum
6420 04 57 C1 10 F1 C9 2A 00 AE 7C B5 E6 03 28 6A CD :37 6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 28 AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :84	6400	64	11	OD	3B	CD	14	64	11	13	SB	CD	14	64	11 D1	74	38	: EA
6430 1F 6D FE FF 28 4B 32 2B AE 3A 60 AE FE 00 2B 12 :84					10	F1	C0	20	00	AF	70	BE	FA	0.7	28	60	CD	:37
6440 FE 01 28 18 FE 02 28 1E 3A 28 AE CB 67 CA EE 65 :E4																		
		1 F	AD	FF	FF	28									COCO		1/	:84
	6430	1F	6D	FE 28	FF 18	28 FF	02	28	1F	3A	28	AF	CB	67	CA	EE	65	: B4

```
57
3A
65
                                                                                                          CA
28
CB
                                                                                                                                                                        3A
47
CB
6450
                    18
                                             3A
                                                         28 AE
                                                                                 CB
                                                                                                                                   65
CB
CA
FE
CD
OF
3A
                                                                                                                                                18
                                                                                                                                                            12
CA
65
CA
6D
                                                                                                                                                                                      28
                                                                                                                                                                                                   AE
                                 CA
72
3A
6460
                    47
28
                                            E4
CB
                                                        64
                                                                     18
CA
                                                                                 93
                                                                                                                                                77
EE
                                                                                                                                                                                                   CB
                                                                                                                                                                                                               47
                                                                                                                                                                                                                           :54
                                                                                                                        AE 67 65 C9 28 13
                                                                                                                                                                                     66
77
65
FF
12
D7
47
47
B7
30
                                                                                                                                                                                                               02
E1
6480
                    66
CA
                                             60
                                                        AE
FE
                                                                     FE
03
                                                                                 00
CA
                                                                                                                                                01
1F
                                                                                                                                                                         2B
FE
                                                                                                                                                                                                  FE
2B
                                                                                                                                                                                                                           : 0E
                                                                                             CA
33
FE
E7
05
67
32
E6
                                                                                                          DA
66
00
18
3A
CA
                                 BD
                                                                                                                                               FE 01
28 AE
CB F7
CB 77
00 AE
                                                                                                                                                                                                  FE 18 28 66 28
                    32
28
                                 28
                                             AE
3A
                                                        3A
2B
                                                                                 AE
CB
                                                                                                                                                                         28
CB
                                                                                                                                                                                                               02
0C
6440
                                                                     60
AE
C7
65
3E
07
                                                                                                                                                                                                                           : BE
                                                                                                                                                                                                                           :00
:DF
64B0
                                                                                                                                                                        CB
CA
7D
                                            AE CB
CA 93
18 8A
03 2B
                                                                                                                                   AE
65
2A
31
                                                                                                                                                                                                               14
3A
3B
64C0
64D0
                    3A
CB
                                 28
57
                                                                                 18
CB
                                                                                                                        28
EE
                                                                                                                                                                                                                           :26
64E0
64F0
                    28
B4
                               AE
E6
                                                                                 01
7D
                                                                                                           60
                                                                                                                        AE
28
                                                                                                                                                                                                                           : 66
                                                                                                                                                 18
                                                                                                                                                             1D
                                                                                                                                                                        CB
                     44 59 82 2C FA 38 09 11 BC 6A CE 7C 7E A7 0E 54 :8E
                                            +2 +3
04 6F
FE 43
ED 5B
                                                                                 +5
A3
A1
AE
Add
                     +0
                                  +1
                                                                      +4
                                                                                              +6
6A
                                                                                                          +7
38
                                                                                                                        +8
                                                                                                                                    +9
                                                                                                                                                +A
                                                                                                                                                            +B
                                                                                                                                                                         +C
23
                                                                                                                                                                                      +D
                                                                                                                                                                                                   +E
                                                                                                                                                                                                               +F
                                                                                                                                                                                                                           :Sum
                                                                                                                        10
12
53
01
6500
                    7D
                               D6
                                                                     CD
                                                                                                                                   E5
                                                                                                                                                F5
                                                                                                                                                             FE
                                                                                                                                                                                      CC
                                                                                                                                                                                                                           :53
                                                                                                                                                5B
AE
19
FE
1D
                                                                     CC
00
32
5B
                                                                                                                                   ED
00
C6
AE
1D
                                                                                                                                                                                                               CD
3A
D6
                                                                                                                                                                                                                           :27
:4D
6510
                     F1
                                 E1
6C
                                                                                              66
1D
                                                                                                            18
                                                                                                                                                            OO
ED
                                                                                                                                                                         AE
5B
                                                                                                                                                                                       3E
                                                                                                                                                                                                   16
AE
C9
1C
FE
6520
                     BO
                                                                                                            ED
                                 AE
77
1C
                                             EE
F5
18
                                                                                  61
                                                                                                                                                            CD
OO
1D
6530
6540
6550
                                                                                                           E6
3A
06
                    61
                                                        O1
ED
                                                                                                                                                                                                                           :80
                                                                                               AF
                                                                                                                                                                         BO
                                                                                                                                                                                       6C
                                                                                               AE
20
                                                                                                                        60
1D
                                                                                                                                                                          20
                                                                                                                                                                                       06
                                                                                                                                                                                                               1C
02
                                                                                                                                                                                                                           :16
:2F
                                            18 1C
14 14
80 6C
0A 00
C9 AF
2B 07
6F CD
42 CC
5B 00
01 32
AE 2A
                     10
                                                                     FE 14 CD 19 32 7D A3 A1 AE
                                                                                                                                                            04
32
C9
FE
6560
                    20
F1
                                 06
CD
11
67
03
                                                                                  14
8C
                                                                                               18
                                                                                                           08
3A
AE
2A
2B
10
12
53
01
B7
                                                                                                                        FE
20
CD
00
31
E5
                                                                                                                                   03
AE
5A
AE
18
F5
                                                                                                                                                 20
3D
                                                                                                                                                                         15
                                                                                                                                                                                      15
AE
                                                                                                                                                                                                   15
2A
67
3B
3C
65
CD
3A
3E
                                                                                                                                                                                                               15
                                                                                                                                                                                                                           : OF
6570
                                                                                              65
32
AE
03
38
                                                                                 22
60
E6
6A
                                                                                                                                                                                                                           :03
:73
:97
6580
6590
                     AE
                                                                                                                                                6C
7D
1D
FE
00
ED
                                                                                                                                                                                      C2
28
                                                                                                                                                                         CD
28
3C
CC
3E
00
6C
03
                                                                                                                                                                                                               CD
B4
7D
F1
                    C2
E6
C6
                                                                                                                                                            CB
22
AE
5B
65A0
65B0
                                                                                                                                                                                       CB
3F
                                                                                                                                                                                                                           : B6
                                                                                                                        ED 00 C6 28
                                                                                                                                   5B
AE
17
39
                                                                                                                                                                                      16
AE
C9
28
                                                                                                                                                                                                               B0
61
03
65C0
65D0
                    E1
6C
                                 FE
                                                                                   66
1C
                                                                                              18
ED
                                                                                                                                                                                                                           :E5
65F0
                     AF
                                 EE
60
                                                                     61
                                                                                   AF
                                                                                              E6
7C
                                                                                                                                                 CD
B5
                                                                                                                                                             BO
                                                                                                                                                                                                                            : 95
                                                                                   AE
                                                                                                                                                             E6
                                                                                                                                                                                                                            :F5
65F0
                     05 EF 64 42 20 A4 68 D2 CF 82 02 5E F3 FA B4 26 :10
Sum
                                                                    +4 +5 +6

18 1B CB

25 CC 3F

AE 3E 16

5B 00 AE

B0 6C C9

B5 E6 03

24 7D CD

EE 01 32

32 57 AE

FE 43 20

3A 5B AE

DD 23 DD

DE 0D 66

D5 E5 CD
                                +1 +2 +3
03 28 2F
E5 F5 FE
ED 5B 00
00 AE ED
C6 1D CD
28 28 39
3C CB 3C
65 F1 E1
CD B0 6C
3A 61 AC
22 22 AE
2C 18 0F
01 25 EB
01 DD 23
CP DD 6E
E1 D1 D8
                                                                                                                        +8
CB
F1
B0
                                                                                                                                                            +B
7D
45
5B
                                                                                                                                                                         +C
CD
CC
                                                                                                                                    +9
3C
                                                                                                                                                 +A
25
FE
ED
                                                                                                                                                                                                               +F
38
Add
                                                                                                            +7
3C
65
CD
3A
3E
                    E6
                                                                                                                                                                                       A3
                                                                                                                                                                                                   6A
6600
                                                                                                                                                                                                                           :35
6610
                                                                                                                                    E1
6C
                                                                                                                                                                                      A1
AE
                                                                                                                                                                                                                           :7D
6620
6630
                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                   15
                                                                                                                                                                                                               ED
                                                                                                                                                                                                                           :3D
                                                                                                                                                            01
AE
03
E5
                                                                                                                                                                          32
2A
                                                                                                                                                                                       61
                                                                                                                        61
02
07
6A
66
14
AE
00
2D
DD
                                                                                                                                    AE
32
7C
38
18
ED
                                                                                                                                                 EE
                                                                                                                                                                                                               E6
7C
1B
CC
3E
00
                                                                                                                                                                                                                           : 56
                      01
                                                                                                                                                60 AE
E6 03
10 E5
12 ED
53 00
01 C6
CD 4D
08 FE
80 AE
B7 ED
26 AE
58 AE
                                                                                                                                                                                                   AE
                                                                                                                                                                                                                           : 6A
6640
                                                                                                                                                                                      2F
FE
00
ED
                                                                                                                                                                         28
F5
                                                                                                                                                                                                   18
                                                                                                                                                                                                                           :43
 6650
                    FE
CB
3F
16
AE
C9
                                                                                                           28
A3
A1
AE
61
2A
03
47
23
FF
 6660
6670
6680
                                                                                                                                                                                                   AE
5B
                                                                                                                                                                                                                           :E9
                                                                                                                                                                         5B
AE
1B
69
44
DD
                                                                                                                        AE E6
00 AE
2D 18
DD 21
DD 23
DD 22
69 32
                                                                                                                                                                                                               6C
20
24
DD
                                                                                                                                                                                                   B0
42
03
00
6690
66A0
                                                                                                                                                                                      CD FE 20 6E 28 E5 24
                                                                                                                                                                                                                           :DB
66B0
                     03
                                                                                                                                                                                                                           : 90
                                                                                                                                                                                                                           : 90
: 97
: 98
: 06
                     66
EB
                                                                                                                                                                          52
D5
                                                                                                                                                                                                               10
6D
 66D0
                                                                                                                                                                                                   03
 66E0
                                                                                                           60
 66F0
                                                                                                                                                                                                                           : 4E
                     C4 65 22 68 C2 6E F1 57 95 66 44 A9 09 F7
                                                                                                                                                                                                   F9 AF : BB
Sum
                                             +2 +3 +4
42 C8 FE
67 D5 E5
02 18 08
6C 2A 22
AE DD 6E
                                                                                 +5 +6
43 C8
EB 3E
                                                                                                          +7 +8 +9
FE 44 CB
33 CD B0
38 06 3E
ED 58 24
66 FD DD
FE DD 74
22 CB 23
3A 52 AE
28 OA DD
32 56 AE
01 7A 94
FE D4 4 FE
03 C5 CD
FO ED 1D 1D
CD 23 C5 CD
FO ED 24 CD
CD 24 CD 25 CD
CD 24 CD 25 CD
CD 24 CD 25 CD
CD 26 CD 26 CD
CD 26 CD 27 CD 2
Add
                                                                                                                          +8
                                                                                                                                                             +B
                                                                                                                                                            45 CB
E1 3A
18 02
1A 77
FE DD
C9 CB
                   D1 FE
CD 5C
00 20
CD B0
                                                                                                                                                                                                               67
FE
D1
6700
6710
                                                                                                                                                FE 6C 34 AE 5E FF CB F5 23 A F2 04 23 C1 AE
                                                                                                                                                                                      CD 58 3E 79 56 24 CD CD F1 5F ED 01 DD
                                                                                                                                                                                                                           :ED
                                                                                                                                                                                                   AE
                                                                                                                                                                                                                           : AE
                                                                                              30
4E
6720
6730
                                            02 18
6C 2A
AE DD
DD 72
CB 25
AE DD
3A 56
C9 F1
DD 6E
7B 95
F5 C5
CD DD
10 FE
                                                                                 FE
                                                                                                                                                                                                   16
                                                                      0B
22
6E
FD
CB
21
AE
37
00
F2
D5
                                                                                                                                                                                                                           : 5F
                                                                                                                                                                                                                            : 44
                                                                                   FC
                                                                                                                                                            FE C9 23 DD
                                                                                                                                                                                                                           :CD
                     2A
73
6740
                                 26
FC
25
59
E1
B7
F0
C9
                                                                                              DD
75
CB
AE
01
AF
66
67
06
                                                                                                                                                                                                   FF
                                                                                                                                                                                                               DD
6750
                                                                                                                                                                                                   CB
                                                                                                                                                                                                               24
67
67
20
5A
                    CB
22
DD
6760
6770
6780
                                                                                  22
04
FE
C9
DD
B9
E5
                                                                                                                                                                         C9
E5
23
AE
67
3E
CD
C9
04
                                                                                                                                                                                                   5C
96
3D
3A
44
32
67
00
11
                                                                                                                                                                                                                           :EF
                                                                                                                                                                                                                           : 94
: 7B
: 73
                                                                                                                                                75 DD
23 DD
3A 59
F2 AF
04 F0
23 6E
C1 F1
AE 21
7E 32
                    E9
AE
04
AE
6790
67A0
                                                                                                                                                                                                                           : D9
: 00
: F5
                                                                                                                                                                                                               FE
56
CD
67B0
67C0
67DO
                      28
                                 6E
06
                                                                      67
C1
                                                                                   C1
10
                                                                                              10
F8
                                                                                                                                                                                       06
AE
                                                                                                                                                                                                               C5
                                                                                                                                                                                                                           :60
:2E
67E0
67FO AE 01
                                             69 AE F5 7E
                                                                                              32
                                                                                                                                                                         03
                                                                                                                                                                                      AE
                                                                                                                                                                                                                           :EB
                     F7 E7 B1 C8 2D 6A OC 1C 15 2C CC A6 E4 6D D3 D8 : C5
Sum
Add
                                                                                                                                                             +B
                      +0
                                                                                                                          +8
                                                          32
3A
23
E5
                                                                                                                                                29 68
3A 02
21 02
EF 69
                                               0A
12
77
01
                                                                      63
63
F1
FD
                                                                                  AE
AE
3D
E1
                                                                                              C5
02
20
CD
6800
6810
                    62
                                 AE
                                                                                                          D5 E5 CD
13 03 2B
                                                                                                                                                                         E1
AE
                                                                                                                                                                                       D1
77
                                                                                                                                                                                                   C1
23
                                                                                                                                                                                                               3A
3A
                                                                                                                                                                                                                           : E.7
: 6E
6820
6830
                     03
DD
                                                                                                            CC
56
                                                                                                                         C9 DD
69 D2
                                                                                                                                                                                       DD
21
                                                                                                                                                                                                   6E
02
95
1A
                                                                                                                                                                                                                            :27
:6B
                                  AE 66 74 11 AE 1A E1 77
                                                                                                                                                                           AF
                                                                                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                                           DD
                                                                                                                                                                                                                AE
                                                                                  E1 CD 56
E1 CD 4D
E5 D5 CD
69 13 1A
77 C3 EF
21 62 AE
CD A7 68
AE C9 ED
                                                                                                                       69 D2 EF 69
69 E5 CD AA
C9 68 D1 E1
E5 D5 CD C9
69 13 1A E5
77 C3 EF 69
FE 4A D8 ED
5F C9 3A 62
                                                                                                                                                                                       CD
 6840
                      CD
                                               69
70
77
21
30
C3
                                                          FD
AE
C3
62
08
EF
                                                                     E5
1A
EF
AE
1A
69
70
                                                                                                                                                                           68
                                                                                                                                                                                                                68
                                                                                                                                                                                                                            : 7E
                    E1
62
08
                                                                                                                                                                                                               21
30
                                                                                                                                                                                                                           :07
 6850
                                                                                                                                                                           30
                                                                                                                                                                          68
D5
13
5B
                                                                                                                                                                                       D1
CD
1A
70
                                                                                                                                                                                                   E1
C9
21
AE
  6860
                                                                                                                                                                                                                           :69
:CA
                                                                                                                                                                                                                68
  6870
                                                                                                                                                                                                                62
7A
                                                                                                                                                                                                                            :77
:10
```

AE EE

06 : 2D



マシン語リスト さんムク 70 23 21 44 C6 AE 4E 05 CB B9 28 6DAO 10 29 5D D5 DB EF 4A 39 D5 E8 00 09 D3 D5 18 : 08 06 AF 6B 01 F7 10 29 CO 80 OD 26 00 30 05 00 29 00 31 F6 21 BF 29 09 FE 20 D0 OE FE FE OA EC 37 29 69 03 28 C9 28 00 FE FF ED BO 00 28 28 F1 29 21 FA 20 29 55 D5 C9 68C0 E5 1E D1 FE 1B 01 48 06 2D C9 3C FE B7 02 28 7C 28 F9 :E4 6DB0 29 09 6BD0 0E F1 11 3E : BO 69 FE 25 CD 28 CD 29 28 69 DE 28 CD 7C D9 04 FE 06 D5 E5 D5 AREO 24 CD 60 : BF D5 28 E6 FE 60 :E3 F6 BO EB 00 D3 :FF 07 00 ED DB E8 : DC 71 59 B7 3A BF 3C B1 BF FB F0 OD 77 23 OB B8 FF FD DE 9C 5F FF F1 43 69 EE 3B DD C8 8F CE :54 +9 +A 69 FE BF 2C FE 22 13 C8 Add 6900 +2 7D C6 CD +4 28 C9 +5 D3 7D 28 +6 2D FE +B FF +8 Sum B7 37 29 25 60 28 C9 FE CB 69 23 C8 CD OA 37 C8 FE B4 85 FED 7B OO C3 DD 28 60 CD FE CB FE 3C 37 5F 00 69 FA B5 69 7B AC C9 OF : DB Add +5 D3 +6 F5 BF +8 +A C9 +B +C 1F 07 +D +F +F :Sum F6 F8 D3 F7 3E F4 CD 3E E3 6D D3 00 :82 07 D3 08 AF CB C9 00 B2 12 C8 28 24 C8 B7 69 C8 C8 FE 45 02 21 57 95 69 78 BD C3 DD 00 FE FE 14 C9 B7 :E7 6F10 CB 18 F6 DB CB D3 AF 00 :5E 6920 EB EB 00 00 00 6930 6E20 6E30 FF 00 FE 42 3D 27 7E 7A 02 C3 C9 4F FE 43 C9 CB 00 B9 E3 D3 C8 FE 03 28 85 84 CB C9 AF 00 00 CB FE 3D 27 3A F2 FA DD 44 :C1 00 00 00 00 00 :00 FE CB 00 00 00 00 00 00 7D 27 AE 69 00 6950 3C 7D CB CB E6 85 6E40 6E50 00 6960 CB OO DD 00 00 :00 16 : AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 84 01 AE 47 7B FA AB DD 69 69 7B 3E 01 07 C3 01 04 62 AE 6970 6980 00 19 C9 3A 44 6E 91 B9 FA CE 69 21 B0 : OF 6E60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 66 44 69 3E B9 F2 78 B9 FA DD 69 ED FD : BA 00 6990 69A0 4F 3E 69 3E 6E80 00 00 00 00 00 00 BC C3 DD 69 3E 06 BA 69 3E 03 C3 BD C3 DD 69 3E AE 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :42 :79 :A8 69 78 B9 00 :00 06 C3 DD 69B0 04 FA 69 3E 00 00 00 00 00 00 00 SEAO :00 6EBO :00 00 00 00 00 00 FA 87 D8 87 05 69 :40 :F3 00 00 00 00 00 :00 4900 9E 6FC0 69E0 ED 5B 02 AE 00 00 :00 69F0 3E 16 CD BO 6C 00 28 6EEO 00 00 00 00 6EF0 00 00 00 00 00 00 Sum 53 OA 1A 3E 49 D3 80 B9 68 B9 EC 22 47 44 E0 78 :1C A2 E1 ED 57 F5 71 97 43 08 CB 84 EE EF 40 C0 FE :39 Sum 6F00~70FFはすべて00です. Add +6 +8 +C +A +B : Sum +9 +A 03 CA 28 07 6F CD 5B 02 FE 02 2A 02 18 18 ED 5B CA 22 3C 53 03 7D A3 AE 6A00 6A10 O1 AE 28 7D 56 FE FE 28 02 28 B8 B4 6A E6 FE 03 6B E6 03 2A 28 :99 :0D +2 +C 00 00 02 Add +0 +5 14 D4 D0 FE 00 80 +8 +9 +A +B +D D4 D0 D3 54 B0 7100 00 00 00 00 50 5F 5F 00 00 00 01 00 AB 00 AA 5F 00 :E9 7110 7110 7120 7130 7140 7150 CB AE 77 F1 30 63 F1 B7 A8 A0 FA 00 00 01 01 00 00 : 21 : F2 : 69 : 8A 6A20 3C 1C CB 7D 02 C6 AE 04 ED 6A 21 09 AE ED 7E :E9 BA OA AF BF 00 BF 3F 5F 5F 00 00 02 02 00 00 00 C6 28 CB ED 00 00 28 00 15 15 00 6A40 EE 18 01 E6 01 0A F5 CD 7D A3 AE 30 CB FE 7C 3A 50 B0 6C E6 03 6A 30 21 63 05 F1 3D CB OA C9 E6 03 E1 6A 63 AE 05 F1 AE C9 28 09 AE C6 3D 2A 28 ED 30 AE OD 02 01 03 85 70 00 05 7D 30 22 3C 53 F5 CD AF 21 3C :96 :E6 EE AF 00 05 15 05 55 00 00 00 07 00 01 00 07 00 00 00 6A50 C6 OA 28 O7 6F CD 5B O2 FE O2 CB 27 19 7E 28 O7 A3 6A O2 AE FE O2 6A60 6A70 B4 7D E6 D6 CB AE 77 F1 84 FE 3C : A5 OA 80 OA 00 : 2E 03 04 ED AE C9 5F 03 18 ED 7E 02 85 02 17 5B 80 0A 80 0A AA 00 28 AB 28 A0 2A A0 00 AA 0A 2B FA 2B FA 0B AA 7F 0A 00 A0 7160 7170 04 00 04 00 82 00 50 54 50 54 05 00 :58 AE 50 6C 00 EE 18 85 AE 18 02 3A 01 00 00 28 CB 53 01 :9A 80 : 4D : 41 4480 E6 C6 21 28 3C ED 80 00 00 54 55 10 00 00 AC 00 28 20 28 28 28 00 00 00 7180 7190 00 00 00 00 44 00 00 00 50 40 50 00 15 00 00 00 00 55 40 40 D0 15 15 05 5F A0 A0 00 2B 0B BO :CA :BF 4000 6ABO 71A0 71B0 01 00 E6 7D CB 14 AE F1 6ACO : A3 :92 24 7D CD AE ED 5B 3A 50 AE D4 3A 30 02 32 18 AE 63 02 F5 :EB 7100 00 F5 00 00 55 FD 00 FA 00 : C1 71D0 EE C6 01 E6 :C6 SAEO : FF 40 FD 05 77 0A 00 00 00 FC 14 00 80 FA 00 CB 2A OE 71F0 00 40 F5 :F2 00 1C 7E DB C9 BB BE C1 A7 3E A0 B4 E3 3F 2A F8 18 1A AD 10 30 82 E6 01 20 99 AD OF 00 D9 46 04 :20 +A B5 25 ED +B E6 7D 5B +D 28 A3 AE Add +0 6B00 B0 +2 C9 28 5B +3 2A +4 +5 AE +6 7C CB ED +8 28 CB 02 F5 CD C5 DD +9 +C 03 CD 02 FE 06 C1 +E 07 B7 3C 53 20 3C AE 6C Add +1 +5 +6 +8 00 +9 +A +B +C +E 01 7C 30 63 05 CD :83 00 7200 7210 00 00 00 00 6B10 6B20 E6 09 03 ED 16 02 32 18 18 AE 0B 15 6A 3A :04 :9B 00 :51 AO 00 20 00 50 50 01 20 00 AB 00 00 00 50 01 00 AE ED 3A 50 BO 6C CD DD E5 CD 23 F1 5F 3A ED 44 01 32 CD BO 7220 7230 00 00 EE C6 67 21 AE C9 67 B1 30 C5 F9 A8 00 AB 08 AE F1 01 63 E6 02 0A :29 :F3 AE F1 C9 52 09 AE 94 FE 00 CD BO DD F1 01 10 03 F5 23 00 9B F0 3E : 7A CO 14 04 14 AO 00 55 14 00 E0 01 AA 00 00 00 01 22 00 00 00 2A 00 AA 22 0B 00 00 00 75 05 15 00 45 01 00 00 20 1B 00 00 0A 2A 0A 2A A0 55 55 55 55 70 00 00 00 : C3 7240 7250 00 00 C9 3A F1 :16 :22 :29 6B50 6B60 C1 04 10 AE F9 3A 06 AE 10 DD pp : 49 00 DD 6B 20 AE 04 AE CD E1 OA 05 05 14 54 00 2A AA 2A 02 20 00 00 35 00 00 00 00 00 00 80 00 02 00 40 05 00 :52 7260 7270 80 02 0A AE 3E DD 01 32 01 ED 6B70 21 C9 FE 00 28 21 7A 44 5B 20 CD DD 3A F2 04 AE B0 6C 56 DD AE 3D 01 FE 55 6C C1 28 E5 AE E9 57 F0 32 40 C9 DD : FO 00 02 E0 0B 00 00 00 40 05 54 54 05 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 50 00 55 00 00 0A 00 00 00 00 6E 95 00 D4 9A 01 2A : 47 55 00 A0 D0 AA 00 : DA 7280 7290 00 50 00 00 F2 06 6B 3E 1F 7B 21 6B 6B90 6BA0 6BB0 66 6B : 7D A5 AE :9A :7D AO AB 2A AA A0 00 :68 28 55 00 00 AA 00 00 15 00 00 72A0 72B0 C5 AE FD 6C 3A 01 20 52 3E E8 4C 6B AE B7 16 DD 3A 51 ED 21 6C 51 00 AB 10 00 5B 10 1C E4 DD 5B 04 02 C0 :5E 3E : D1 72C0 72D0 3E 16 5E AE : 22 6BDO AE DD 00 CD 3D B0 DD :EE 60 :0E 72E0 72F0 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 23 DD 3D 6BFO E1 DD AE : BE 00 00 :09 98 E7 D3 1C FE 02 F1 2D CE 96 85 C3 F2 5D Sum C4 88 : D6 15 CB ED 66 AA 2E F3 BE 99 A3 CC B5 4A C7 29 EE :71 +7 +8 00 00 0 5 01 00 5 02 28 +5 02 23 00 +7 14 21 E5 +A 23 0E CD +C 21 11 +E 9E 3D D1 +1 21 11 +4 0E +D OE +2 0A 30 C9 14 32 34 21 AF 00 DD 00 +3 9E +6 +8 3D 14 D5 93 2A 6C 9E 18 02 3E D1 4D 26 3E 00 +9 CD 9E C5 30 32 C9 01 F9 3E 03 CD 29 00 +B 6C 02 6E 83 22 32 05 Add +0 6C00 C9 6C10 02 6C20 23 6C30 23 6C40 ED OE Add +1 00 +2 +3 +4 00 01 54 00 00 28 A8 00 +5 +6 34 +A 7A +B +D +E : Sun :3B 7300 00 4C C1 2A AE 3D 7E CD 60 CD E1 00 00 40 55 55 15 : CO :26 AB 00 7310 7320 A0 AA 02 AB EA 00 50 55 D5 AA AA AA 00 AO 00 6C 14 5B 6D :36 OE ED C9 30 30 11 AE 20 3F DD : 7D **B4** 05 58 3F 60 :89 FF 52 CD 21 03 41 10 0E 29 EB OC DO 23 OO 3C 20 D4 O2 44 6F FC AE 2A 00 19 0A FD 23 29 D3 EB 50 D5 55 3D 00 20 80 AA D0 AA AA 02 00 20 06 00 55 00 2A 00 AA 00 7A 00 7330 BA 00 75 55 00 20 00 00 AA 03 00 1E 00 00 00 00 80 00 01 FF A8 2A 54 55 55 01 70 00 00 7A AA AA 00 00 55 01 00 00 :5D AE B7 : 29 7340 00 00 0A 6C50 6C60 3F D5 21 FD AE 34 0E AE 02 DD AE DD 11 5E 3C 00 00 14 50 00 00 00 00 00 00 80 9A 2A :8E :46 : OD 80 00 00 15 00 00 20 55 00 7350 7360 7370 40 50 55 00 : 8F 20 06 23 DD 21 34 29 29 C8 C3 01 FE 23 77 38 CB 23 AE 02 77 23 6C 6C70 56 30 28 FD 0E :10 A8 :2D FE C6 77 6C 09 29 F7 E1 AA 00 00 00 00 02 20 00 00 30 55 55 3D A8 00 00 00 00 00 58 54 7380 7390 FD 3D 29 29 :88 :F3 :C3 6C90 FD FD AF C9 00 00 CD 29 29 D5 C1 : A0 00 00 00 00 55 00 :20 00 60 06 00 AA 00 00 00 00 50 00 00 00 80 80 00 00 00 AA 60 00 00 00 00 80 73A0 73B0 4A 29 10 F0 6CBO 26 00 6B 01 29 06 :4C :06 00 41 40 0F 00 73C0 73D0 44 4D 04 29 09 ED 01 B0 80 E5 6F 21 09 4C 01 06 C5 D1 :75 :6B 6CDO : 40 40 50 55 00 55 55 :D3 6CEO 60 73E0 00 AO AA 6CFO D5 3E 02 D3 06 10 C5 01 04 00 ED BO E5 21 40 : AE 73F0 2A AA 2A 00 AO AA OE 00 00 7F 00 :16 A3 5C C1 OC 37 70 9A 18 C8 AA 25 56 B8 OE C5 3D Sum : DA 69 31 0B D4 C9 D4 48 02 B8 8D 43 11 14 53 4F 72 :21 Sum +5 10 21 0E +6 F0 4C 04 +9 03 EB +B F7 C1 13 +C 06 10 0E +E C5 C9 +F 01 C5 5D Add 6D00 +0 +1 19 00 2E +2 EB +7 D1 00 CD +3 E1 B0 06 0E 6D +4 C1 E5 11 04 06 0E DB +8 3E 19 5D 04 CD 6D 02 +A D3 E1 06 80 6D E1 85 29 29 : Sum 10 F0 02 :5E Add +0 +5 +8 +B +C +D 00 00 14 15 ED FF 12 5D 00 02 0A AA 00 6D10 6D20 04 E5 7400 7410 00 AA 00 00 00 00 04 00 ZA AA 00 00 AA 80 00 00 00 00 00 00 28 0A 6D : 25 AE 00 05 :D6 CD 78 54 01 15 15 00 00 00 OE 5D 7D CB CD 06 C1 CB 5D 12 C9 OD 55 40 04 00 6D 10 06 CD 6D 80 6D OE 05 7420 7430 00 AA AA 04 AA 00 55 AD30 CD 14 08 EA 29 EB 5D OE CD A1 29 6F 00 OB AA CD :19 AB. 55 80 00 :EF 00 00 00 0E 00 00 00 5E 5D 20 29 26 DB C9 4A 01 13 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 30 08 00 00 AD50 50 6D BO 06 D3 1B E8 E8 E6 :29 :DA 7440 7450 00 00 00 00 00 00 00 :04 26 00 00 79 6B 29 CO 09 D3 F7 44 4D 29 13 29 29 7E 09 29 12 06 00 9B :36 7460 7470 06 00 00 01 00 00 :3D

12

00

00

00 00

:80

:60

01

郵便屋さんムク

7970

```
55
55
54
                               00
                                             AA
AA
7490
                                                    02
0A
                                                                         55
55
70
AA
AA
                                                           00
0A
2A
00
00
                                                                                01
0D
55
00
02
2A
A0
 7440
                        05
                                                                                              F0
00
54
05
00
40
                                                                                                     AA
FE
59
54
55
15
                                                                                                            1A
2A
                                                                                                                          :29
:5F
          06
                                                                  06
00
0A
AA
                                                                                       50
                        55
00
0A
14
                               54 00 00 00
                                      00
                                             BC
54
55
54
                                                    AA
00
05
0B
 74B0
                                                                                       05
                                                                                                                   00
                                                                                                            01
05
15
00
                                                                                       00
                                                                                                                  00
                                                                                                                         : B6
74C0
          00
74D0
                 AE
74E0
           00
                                                                                                                   50
                 A8
                                                                                       AO
                                                                                                                          : 49
74F0
                        AA
                               AB
                                      00
                                             40
                                                    55
                                                           55
                                                                  00
                                                                         AA
                                                                                       2A
          6B FC D1 A4 F8 4B 7C B2 3F 2C E5 51 43 1D 8A 40 :18
                                                                                                                          :Sun
Add
           +0
                                       +4
                                             +5
                                                    +6
                                                                  +8
                                                                         +9
                                                                                 +A
                                                                                       +B
                                                                                              +C
                                                                                                     +D
                                                                                                            +F
                                                                                                                   +F
                                                          00
                                                                  00
                                                                                00
7500
          00
                               00
                                      00
                                                    00
                                                                         OE
                                                                                       00
                                                                                                     08
                                                                                                                          : 1D
                 04
                        00
                               00
                                      6B
                                             00
                                                    00
                                                                                              00
7510
          18
                                                                         00
                                                                                       00
                                                                                                     00
                                                                                                                   00
                                                                                                                          :87
7520
7530
                                             00
                                                          00
                                                                 00 00
00 00
15 5E
55 55
FF 55
00 54
00 FE
C0 83
F0 FF
00 FE
FC FF
C0 57
F0 FF
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                                          :00
                                            00 00
2C 00
AA 0A
AB 0A
BC AA
FC 3F
          60
                 00
                        00
                               00
                                      CO
                                                                                00
                                                                                              00
AB
                                                                                                                   00
                                                                                                                         :20
:F1
                00
55
57
5D
                        00
05
15
55
7540
          40
                                      00
                                                           00
                                                                                      00 AB
00 02
40 06
15 80
00 00
03 9E
0F 80
00 80
3F F0
07 A0
00 80
                                                                                                    AA AA AA FF 81 1C 9F FF 2B
                               00
00
54
00
07
7F
00
                                                                                00
05
2D
5E
7F
87
FF
FF
D0
7550
                                                                                                                   00
A0
                                                                                                           02
1A
FC
FF
07
78
3F
FF
A8
7F
3F
                                                                                                                          : 2B
          00
60
00
E0
                                      06
                                                          80
2A
00
07
3F
00
7F
07
3F
00
                                                                                                                          :D2
                                                                                                                         :23
:B9
7570
                                                                                                                  00
03
79
00
00
0F
79
                 00
FF
03
E0
7580
7590
                        00
FF
                                      00
E0
                                                                                                                          : 36
                               7F FC 8F C7
00 00 F8 FF
7E FC FD 3F
07 E0 CF CF
7F FC AF EF
00 F0 FF FF
75A0
          FE
00
                        00
FF
                                                                                                                          : 0A
75B0
                                                                                                                          :31
          7E
E0
                00
FF
57
FF
                        00
FF
                                                                                                                         :E9
7500
75D0
          FE
FO
                        55
FF
                                                                                FF
                                                                                                     FF
9F
                                                                                                                  00 :1D
00 :18
75F0
75F0
                               DE 1B 3D BE B5 A5 3C 49 B8 85 33 3A A4 :67
                        CO
Sum
          +0 +1
00 00
E0 FF
                                                                                +A
7F
F8
E7
FF
                                                                                      +B
00
03
0F
                        +2
00
FF
                                      +4
00
E0
FC
                                             +5
FC
CF
7F
F8
                                                    +6
3F
CF
F8
FF
                                                                  +8
                                                                         +9
FE
7F
FF
                                                                                              +C
00
9E
80
                                                                                                    +D
FF
7F
1C
Add
                                                                                                                  +F :Sun
03 :B9
                               +3
00
07
7F
00
                                                           00
07
3F
7600
7610
                                                                  CO
FO
                                                                                                            F8
                                                                                                                   79
                                                                                                                          :32
7620
7630
          FE
00
                FF
E0
                        FF
                                                                                      OF 80 1C 78 00 :26
00 80 9A 2B 00 :18
00 00 FC 3F 00 :38
07 EC FF FC 07 :48
00 00 F8 FF 00 :28
07 FC 0F FF 07 :90
07 FC EF E7 1F :53
00 E0 FF FF 00 :80
00 00 FC 3F 00 :38
07 E0 CF CF 07 :88
07 FC FF FF 07 :88
07 FC FF FF 07 :88
07 FC FF FF 18 1F :EA
                                      00
                                                                00 FE FF
00 00 00
E0 FF FF
F0 03 00
E0 FF
F0 D7 SF
F0 FF FF
00 00 00
E0 FF FF
F0 BF FF
                                                           00
                                                                  00 FE
7640
                00
FE
                        00
7F
                               00
                                       00
                                            00
FF
                                                    00
                                                           00
7650
                                                    FF
07
                                                           03
          00
                                      00
                               03
1F
00
3F
                         87
                                       80
                                             81
7660
7670
          FE FF
                        67
00
FF
                                                          1F
00
7F
01
1F
00
03
01
1F
                                      9C
00
FE
80
FC
00
00
80
9C
                                            1C
00
FF
2B
FF
00
FF
7F
1C
                                                    78
00
FF
A8
7F
00
FF
F8
78
          00
FC
                 00
FF
7680
7690
          CO
                57
FF
                        DO
FF
                               03
1F
76B0
                00
FE
7F
FF
                               00
00
03
1F
76C0
76D0
          00
                        00
7F
76E0 C0
                        F8
E7
Sum
          14 2F 16 2B BE A1 18 2B 1E 4F A6 AC OA 22 6C OD :5A
                                                                                                     +D
FC
3C
FF
7F
                                                                                                                         : Sum
                                                                   +8
                                                                                        +B
                        00
7F
FF
                                             80
D6
FF
FF
                                                    01
6B
FF
FF
                                                           00
00
0F
1D
                                                                  00
00
30
00
                                                                         F8
EE
FF
 7700
           00
                 00
FE
                               00
                                      00
                                                                                1F
77
FF
FC
00
                                                                                       00
                                                                                                                  00
00
03
FE
00
00
00
                                                                                                                          : D3
                                                                                              00
B0
                                                                                                                          :9B
7720
7730
                               01
                                      FO
                                                                                       OD
3E
           80
                        FF
00
                                                                                             80
00
00
00
00
00
00
                                                                                                                          :96
:00
                                                                                                            00
                                             00
28
00
00
 7740
           00
                 00
                                00
                                      00
                                                    00
                                                                  00
                                                                         00
                                                                                       00
                                                                                                     00
                                                                                                            00
                                                          00
00
00
00
00
00
05
1D
           00
                 00
                               00
 7750
                         00
                       7760
                                                                 00
                                                                         00
                                                                                00
                                                                                       00
                                                                                                     00
                                                                                                           00
00
15
14
55
00
67
00
                                                                                                                          :24
7770
7780
           00
                 00
                                                                                                                          :00
                                                                  00
00
20
80
                                                                                                     54
14
55
55
                                                                        AB
AA
AA
E4
02
07
1F
                                                                                0B
36
AA
A8
27
30
00
FE
                                                                                       00
                                                                                                                  00
                                                                                                                          : 9D
7790
77A0
          00
80
                 AA
7A
                                                                                                                          : B5
                                                                                       08
3A
                                                                                                                  03
D4
                                                                                                                          : DO
77B0
77C0
          80
                 AA
BO
                                                                                                                          : 16
           00
                                                                 00
                                                                                              00
30
                                                                                                    E6
04
5F
00
                                                                                       00
                                                                                                                  00
                                                                                                                          :D8
                                                          00
03
7F
                 BE
03
77DO
           00
77E0
          EO
                                                                                                           DO
                                                                                                                  03
                                                                                       81
                                                                                                                          :88
77F0
          CO BF
                                                                                       1F
                                                                                              00
                                                                                                                          : 6B
          EO EA F3 14 80 36 94 DO 10 96 79 2D BO 11 2B AA :CD
Sum
                                                                                              +C
00
 Add
                                                                   +8
                         01
05
7F
0A
                                00 00
                                             00 00
DA 1F
 7800
7810
           00 80
                                                           00
                                                                  00
                                                                         18
FC
                                                                                 18
4F
                                                                                       00
                                                                                                     00
F9
                                                                                                            00
BF
                                                                                                                   00
                                                                                                                           : B1
                                                                                                                           : 41
                                                                                                            2F
00
22
0B
 7820
7830
           00
                 FC
40
                                00
3E
                                      00
                                              FE
00
                                                     5F
00
                                                           00
                                                                  00
                                                                         F8
                                                                                              00
                                                                                                     A0
00
                                                                                                                   C2
                                                                                FF 00 1D 111 02 54 3F FF FE 01
                                                                                       80
00
00
00
81
15
                                                                                                                           :E0
                              :88
                        01
50
07
55
01
                                                                                              00 00
00 A2
20 D0
80 0A
00 00
00 FE
 7840
           00 80
 7850
                                                                                                                   08
                                                                                                                           : BA
                                                                                                            80
A8
7F
 7860
           40
                 61
15
                                                                                                                   02
                                                                                                                          :F8
:4F
 7880
           00 80
                                                                                                                   00
                                                                                                                          :38
          00 FE
E0 FF
FB FF
                        7F
7890
                                                                                                    FC
                                                                                                            3F
FF
                                                                                                                   0C
                                                                                                                          :EE
                        3F
FF
78A0
                                                                                                                          :F2
                                                                                                     00
                                                                                                           FC
00
00
                                                                                                                  00
78B0
                                                                                                                         :81
78C0
78D0
          00
                 80
                        01
                                                                                                     30
                                                                                                                         :02
                CO
                       00
78E0
           00
7BF0
                                                                                                    00
                                                                                                           00 00
                                                                                                                         : BD
Sum
          D8 4F FC CC 68 3E C6 36 9A 9A A7 1E 3C 3E FC 9E :9E
                                            +5 +6
AO OB
AA 2A
EA AA
AA AA
BO O1
Add
7900
                +1
80
                                      +4
00
00
84
                       +2
01
55
15
55
00
                               +3
00
00
05
01
00
                                                                        +9
54
D4
55
15
                                                                                                                          : Sum
          00 00 40
                                                                               15
55
55
54
1F
                                                          00
00
02
02
00
                                                                 00
00
0E
                                                                                      00
00
01
05
00
                                                                                             00
20
38
00
00
                                                                                                           2A
2A
                                                                                                                  00
                                                                                                                         :69
                                                                                                    AA
AB
BA
OO
FC
FC
7910
7920
                 D4
D5
                                                                                                            AA
                                                                                                                  00
                                                                                                                         : 9E
: 91
          DO
00
                5D
00
                                      A0
00
                                                                 00
                                                                                                           A8
3F
7930
7940
                                                                        FB
                                                                                                                   00
                                                                                                                          : D3
7950
                 FE
```

```
30 FF
C0 FF
00 00
00 00
00 00
00 AB
00 AA
20 AA
                                                                                                                     FE 00 00 00
                                                                                                80
                                 03
00
00
00
00
00
00
00
                                        00
00
00
00
00
00
50
40
                                              FF
00
00
00
00
80
D4
                                                     FF
00
00
00
00
01
55
                                                             OF
00
00
00
00
00
05
0B
                                                                                  FC
00
00
00
00
0B
2B
AB
                                                                                        3F
00
00
00
00
00
00
                                                                                                      7F
00
00
00
00
D4
D4
55
55
                                                                                                              00
00
00
00
00
15
15
                    00
                          00
00
00
00
00
2B
                                                                                                                             :00
            00
                   00
00
00
00
AA
                                                                                                00
                                                                                                                             :00
 7990
 7,9A0
79B0
                                                                                                                     00
                                                                                                                            :00
:1D
 7900
7900
            00
                                                                                                00
                                                                                                                     00
                                                                                                                            : BC
79E0
79F0
            80
                   AA
AA
                                                     55
F5
                          AB
                                               D5
                          BE
                                               55
                                                                     80 AA
                                                                                  88
                                                                                         34
                                                                                                00
                                                                                                               00
                                                                                                                     D4
                                                                                                                             : B4
            50 80 D1 OC 64 D8 A7 32 9E 2C 35 94 58 D4 A4 DE :03
 Sum
                                                                           +9 +A
00 FF
F0 FF
BF 8F
  Add
                    +1
                           +2
                                  +3
                                        +4
                                               +5
                                                      +6
FC
FF
F7
                                                              +7
                                                                     +8
00
00
9E
                                                                           +B
OF
  7A00
             00
                                                                                                       CO
FO
7F
                                                                                                                      3F
43
00
                                                                                                                OF
  7A10
7A20
             00 F0
00 FF
                           9F
FF
                                  7F
7F
                                         00
                                               FO
BC
                                                              FF
01
                                       F 04 BC F7
F0 F0 EF EF
F0 00 00 00
F0 00 00 00
F0 00 00 00
F0 00 00 00
F0 00 00 54
F0 00 00 54
F0 00 00 55
F0 00 00 55
F0 00 00 55
F0 00 00 55
F0 F0 F0 F0 F0
                                                                                                                             : 1B
  7A30
7A40
             F8
00
                           40
                                                              03
                                 00
00
00
00
00
00
2A
2A
                                                                    E0
00
00
00
00
00
00
9A
                                                                                                       F7
00
00
00
00
70
55
55
F0
FC
39
                                                                                                                              :5D
                    00
                                                                                                                      00
                                                                                                               FO
                                                                                                                              :F0
  7A50
7A60
             00
                    00
                           98
00
00
9A
AA
00
F3
FF
                                                             00
00
00
00
55
01
01
00
00
1F
                                                                                                                              : D8
                                                                                                                00
                                                                                                                      00
                                                                                                                              :00
  7A70
7A80
             00
                    00
                                                                                                               00
F5
55
55
05
F3
3F
3E
                                                                                                                              :00
                                                                                                                      15
41
00
00
1F
00
00
                                                                                                                             : D2
 7A90
7AA0
             00
                   BO
AF
                                                                                                                              :18
                                                                                                                             : 62
                                 00
00
17
09
                                                                    A0
00
00
80
                                                                                         00 F4
00 00
03 00
00 B0
00 C0
00 F7
                    AA
  7ABO
             AB
                                                                                                                             :6B
  7ACO
             00
                    00
                                                                                                                             :22
:F1
            00 F4
C0 FF
FB C3
  7ADO
  7AEO
                                                                                                                             :3B
  7AFO
                           OF
                                  00 FC
                                               FD
                                                      1F
                                                              00
                                                                    FF
                                                                            E3
                                                                                   7F
                                                                                                        DF
                                                                                                                             :58
             58 AD BB 72 CO 56 7F
                                                             79 37 55 FE C6 A7 04 DF 37 :51
  Sum
                            +2
                                  +3
                                                +5
                                                      +6
                                                                     +8
                                                                                   +A
                                                                                         +B
                                                                                                +C
                                                                                                       +D
                                                                                                               +E
                                                                                                                      +F
                                                                                                                             : Sum
                                                                    00 60
00 0C
80 00
07 00
                           00
  7B00
                                 00 00
                                               00 00
0E 00
                                                             00
78
                                                                                  00 00 00
00 FF 80
                                                                                                       30
                                                                                                               00
                                                                                                                     00
FF
                                                                                                                             :9C
            00
                   00
                   04
  7B10
                           00
                                  6B
00
                                        80
                                               01
                                                      00
                                                              00
                                                                                   00
                                                                                         00
                                                                                                CO
01
                                                                                                               00
                                                                                                                      00
  7B20
             CO
                                                                                                       00
00
70
54
11
55
F0
FF
FE
00
00
00
             78
                                                                                                                             :94
  7B40
            00
                   00
A4
                          00
B3
                                 00
                                        00
                                               00
5E
                                                     14
55
55
15
                                                             00
                                                                    00
                                                                           E0
AC
                                                                                   AA
2A
                                                                                         02
34
                                                                                                00
                                                                                                                             :82
                                                                                                               5D
15
14
15
03
0F
  7B50
                                                                                                                      6A
                                                                                                                             :81
                                                                                        34 80
00 C0
00 55
00 FC
00 C2
79 00
07 00
00 00
00 02
00 00
00 00
                                                                    80 A2
AF A2
F0 FF
FE FF
00 F1
80 EF
                          AA
OA
OF
FF
            CO
F8
                   AB
82
                                  00
                                        80
54
                                               45
55
                                                                                                                     00
                                                                                                                             :7B
  7860
                                                             15
00
00
00
20
0F
00
00
00
                                                                                  28
2A
00
0F
FD
EF
  7B70
                                               55 15
3F 00
FF 0F
EF 3D
F7 F7
00 00
00 00
00 00
            00
FE
FE
                   00
F9
FF
                                 00
00
00
1F
                                        00
FF
BO
                                                                                                                     00
00
3F
01
 7880
                                                                                                                             : 1D
  7B90
                                                                                                                             :EF
                                                                                                                             :6A
:22
:0F
:1B
:00
:00
                                                                                                              FE
  7BAO
  7BB0
            00
                   02
                           FF
00
00
                                         CO
                                        00
 7BCO
                                 00
                                                                    00 00
                                                                                  00
                                                                                                               00
                                                                                                                     00
  7BDO
                    00
                           00
                                                                    00
                                                                           00
                                                                                  00
                                                                                                              00 00
  7BEO
            00
                                  00
                           00
                                        00
            EC EB 87 B1 A7 2B 16 C4 24 1A 21 B5 96 4A 66 BE : D3
 Add
             +0
                                               +5
2A
                                                     +6
                                                             +7
00
                                                                    +8 +9
50 55
54 55
00 51
00 45
C0 FF
00 FC
00 BC
00 00
FF 00
00 00
                                                                                   +A
00
                                                                                         +B
00
                                                                                                       +D
AF
  7000
                                  00
                                        00
                                                                                                A8
                                                                                                               03
                                                                                                                             :29
:00
                    59
55
                          OD
F5
55
00
2F
                                        AA
80
                                               AA
AA
                                                     38
0E
                                                             00
                                                                                   OD
D5
                                                                                         00
                                                                                                82
                                                                                                       AA
AA
AO
CF
                                                                                                                     00
2F
00
00
 7C10
            54
00
00
E8
                                  00
00
15
00
 7C20
7C30
                                       80 AA 38
80 A2 A2
00 7C 00
00 FF 7F
F8 FF F7
00 F8 BF
00 00 00
1E 00 70
00 00 80
00 00 00
00 28 00
10 AA 7A
                                                                                                                             :02
:11
:18
                                                                                                               AA
                   00
00
CF
                                                                                  45
07
3F
                                                                                         05
                                                                                                00
F8
                                                                                                               AA
OF
                                                             0A
00
01
3F
00
01
28
00
 7C40
7C50
                                                                                                00
00
00
00
FF
                                                                                                       FC
7C
FC
30
                                                                                                                     01
03
EF
                                                                                                                             : DB
: 27
: 72
: 42
                                                                                         00
                                                                                                              3F
9C
FB
0C
20
                         2F 00
FF 03
C3 1F
00 00
20 00
C0 03
00 1E
00 00
25 00
D5 03
41 1F
                                                                                  3F 00
CF 01
C7 FF
06 00
30 00
00 01
 7C60
7C70
            90 FF
00 F0
 7C80
7C90
            00
0B
                   00
                                                                                                       00
                                                                                                                     01
                                                                                                                             : DO
                                                                    FF 00
00 00
00 00
40 55
2C 54
00 14
 7CA0
7CB0
            16
                   00
                                                                                                00
                                                                                  00
                                                                                        E0
                                                                                                00
88
                                                                                                       00
BA
                                                                                                              00
0E
                                                                                                                     80
                                                                                                                             : A6
: 34
                                       00 28 00
10 AA 7A
AB AA A2
00 AB AA
7CCO 00 00
7CDO 48 CD
7CEO 10 55
7CFO 00 50
                                                                                  35 00 56
45 01 00
45 F5 00
                                                             00
                                                                                                       AB
28
                                                                                                              2A
88
                                                                                                                     01
                                                                                                                             :4C
                                                             2A 00 54
                                                                                                      AB AA AA : B6
 Sum
            96 A6 63 7A 78 B6 D3 9E CF 06 FF 35 1F 4B E0 54 :5F
                                                                    +8
                                                     +6
                                                                                 +A
                                                                                        +B
                                                                                               +C
                                                                                                      +D
                                                                                                                     +F
           00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 C0
                                                    7F
00
                                                            00
                                                                   00
                                                                           60
7D00
                                                                                       00
00
00
00
00
00
00
7F
7F
7F
3F
00
                                                                                               00
                                                                                                                            : A0
7D10
                                                                                 00
                                                                                               00
                                                                                                      00
                                                                                                              00
                                                                                                                     00
                                                                                                                           :00
                         00
00
00
BF
                                                                   00
7D20
7D30
                  00
                                00
                                      00 00
00 00
00 00
00 07
00 3F
00 00
FC FF
FE 00
FE FF
00 00
00 80
00 00
                                                    00
                                                            00
            00
                                                                          00
7C
FF
FE
00
63
00
01
FF
00
C0
                                                                                 00
00
B7
BF
1F
00
37
00
E0
FF
00
36
00
                                                                                                             00
5A
50
                                                                                               00
                                                                                                      00
                                                                                                                     00
                                                                                                                            :00
                  00
FF
3F
7D40
            00
                                00
                                                     7F
58
                                                            00
                                                                                                      B6
07
           00
                                                                                                                     00
                                                                                                                            :3A
7D60
                         BE
                                00
00
00
7F
7F
7F
00
                                                    5E
00
FF
00
                                                                   00
                                                                                               00
                                                                                                      00
                                                                                                             00
                                                                                                                    00
                                                            00
00
3F
7F
7F
7F
00
00
                                                                                                                            : B7
7D70
7D80
           00
                  00
                         00
                                                                                                                            :00
                                                            3F FE
7F FE
7F FC
00 00
00 00
00 00
                                                                                               FE FE OO
                                                                                                     B9
00
FF
00
                                                                                                                    7F
7F
7F
00
                                                                                                                           : A0
: F4
: 53
: 2F
                                                                                                             1A
00
          FE FE OO
                  00
00
FF
00
                         00
00
FF
00
7D90
7DA0
                                                    BO
FF
                                                                                                             FF
00
7DBO
7DCO
                                                    00
7F
00
                                                                                              00 00 00
                                                                                                      00
E0
                                                                                                             00
1B
                                                                                                                    00
                                                                                                                           :00
:F0
                  00
                         00
                                00
                                                                                       00
7DDO
           00
                                                                                                             00
                                                                                                                    00
                                                                                                                           :00
                                                                                                     00
7DF0 00
                  00 00 00 00 00 00
                                                                                 00
                                                                                        00
           FA 3D 7C 7D F6 4C B1 BC F6 FC 18 BC FA 05
                                                                                             +C +D
00 00
00 F6
00 07
                                                    +6
00
7F
58
5E
Add
                                                                   +8
                                                                                                                          : Sum
                                                                         00 00 00
FC B6 00
FF BF 00
FE 1F 00
7E00
7E10
          00
                  00
                         00
00
BF
BE
                               00
                                      00
                                             00
                                                           00
                                                                  00
                                                                                                            00
7B
50
                                                                                                                   00 :00
00 :22
00 :3A
7E20
7E30
          00
                  FF
3F
                               00
                                      00
                                             OF
3F
                                                                  00
                                                            00
                                                                                              00
                                                                                                             00
                                                                                                                    00
7F
                                                           00
                                                                                                     00
                                                                                                                           : B7
```

んムク マシン語リスト FF 7F FE 7F 7F 7F 00 :ED **B340** 00 00 00 FC FF FF FE FC OO OO 00 00 7F 00 03 1F 7F 7F FE 7F 3F 00 7F 00 FF 07 FF 07 0F CO FB FF 80 F8 :26 :D7 00 00 FF EO 01 7E60 00 00 00 7F FC 01 00 00 80 7F FC 01 E0 00 00 00 00 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 FE 7F 01 100 00 00 00 00 00 FF OF FE 7E70 FF 00 00 00 : 96 8360 CO FO 00 00 00 FF 00 7E80 00 00 00 : 7F 00 FF 00 00 00 :84 00 7F90 80 20 00 00 8380 00 00 00 7F B0 00 00 00 00 00 :00 8390 83A0 EO FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 7FB0 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 :7F 8380 00 7F 00 04 8300 6D 7F 3F 7EDO F8 00 EC 01 00 OE 00 7E BC 00 :61 :3B 83D0 F0 07 B0 FF FE 03 83E0 00 00 00 83F0 00 OF CO 6C 95 7E 7D BO 3A B3 BC 72 B7 AB BC 96 4F Sum 6C OA C2 30 E0 42 2E 5B C8 9C 44 93 AO FR 38 5F :83 +5 FF 17 +7 3F +A FF +B 7F 7F 7F +C FE +D FF :Sum +2 +6 FF +8 +9 FF 7F +7 00 03 FC FE +B +5 +6 0F 7F00 00 00 00 Add 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 FE 00 00 FE 00 00 F0 FF 80 FF 00 FF 57 F8 00 00 FE FO FF 80 FF EO FF CO FF FO FF 7F 7F :2A :2E D2 :90 8400 OO EO FF 01 8410 CF 00 EO 2F 7F20 7F30 FE 00 00 FF 00 00 FB FF 1F FF 00 7F 00 FF 00 FF 00 FC 00 FF 00 3F 00 00 00 00 8420 8430 00 79 FF F7 77 03 FF 00 :F4 01 AE 00 00 F8 00 : DF 00 1F : DF F8 OF 00 FF 00 00 : DC 00 7F40 00 00 CO 1F FO FF OO FB OO 3F BO 1F 0D 00 00 00 60 00 00 F0 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 :63 8440 00 00 00 F0 FE 07 OF 00 CF 03 FE 00 E0 00 3F 00 FB 07 OD 00 E0 00 3F 00 9F 07 5D 01 00 EO O7 FF F7 FE OF 01 :50 00 FE FF C0 00 FB 00 FF AB 00 03 00 00 00 07 7E 7F 39 FO FC FF 3D FE 7F 47 03 FC 07 C6 FO 00 EO : BD 8450 7F60 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 FE FF FE 7F FE 7F 00 00 00 00 5F 5F 00 00 00 00 7F70 7F80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 FF 1F 00 FF 00 00 00 07 1F 00 FF 00 :00 8460 80 FF 00 FF 1F FC FF FF 00 00 00 :70 00 OF 00 00 1F :DF 8470 :FE 00 00 00 00 00 80 FF 00 80 1F 00 00 00 FE FF FF FE 7F 00 FC FF FF 7F90 7FA0 00 7E FF 5D 5F 0F 00 00 00 FC FB 03 00 FF F4 2E 2B 00 3F 00 E0 CO : A4 00 00 00 FE : 95 8480 E0 FF 00 FB 00 3E 80 FF CO FF OO FD OO CO CO FF CO FF F8 FD 8490 E0 1F 84A0 80 FF OF OO OF OO : DE OF 00 00 00 00 FC FF FF 0D FE FF F4 00 FE 7F 00 70 FE FF FF 7FB0 7FC0 00 FF 00 00 80 : OE 00 00 1F 00 00 00 3E 70 00 00 FC 3F 00 80 FF FF 07 E0 FF 9F 07 E0 FF FF 02 80 FF 5D 01 F8 F8 7D 00 80 FF FF 00 00 FE 7F 7F 00 7F 00 : 2F : 5C 84B0 00 01 00 7F FF 00 :CD 61 06 84C0 7FD0 FF 57 FE 7F 7FE0 00 3F 00 84D0 E0 FF 84E0 80 FF 00 00 :5E : 6C 7FFO FE FF 00 7F 00 00 :21 84F0 E0 01 00 00 CO 00 : 1A Sum 82 EA 38 D2 C2 11 DA DC FO FA 16 38 F8 FC A1 D5 :A1 78 40 BF 1A 00 70 A5 15 18 9E 3E OF 70 74 BA 17 :13 Add +0 +5 +6 +8 +A +B +C : Sum +8 +A +B : Sum 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 +5 8000 00 00 Add +6 8500 00 00 8510 E0 1F 00 F8 00 FC 3F 3F 98 00 80 1F E0 FF FC 00 CO OF FF 03 :A4 00 :58 00 8010 00 00 00 8020 8030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 EO 00 00 FD CO 7F E1 8520 8530 B0 00 FF 01 FF E0 07 B0 00 FF 1F FD 01 00 FB 3E 3D 70 00 00 00 :FD :CD 00 00 00 00 00 00 8040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 EO 00 00 C0 7F 00 C0 00 1D FO FF 70 FE 00 E0 00 OF 00 7F E0 00 E0 7E FF F8 FF 03 0F 80 E0 07 07 :CE 00 0F 01 00 00 0F 01 07 EO FF FF FF FF 8050 00 8060 8070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 8550 00 00 00 00 00 3F FF C7 FF E2 C0 FF F4 00 00 07 07 8560 8570 07 F0 01 00 9E FF DF FF 00 00 :86 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 81 8080 8090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 00 00 00 00 B0 00 00 8580 00 00 8590 CO FF 00 FF 00 0F 00 FF 03 0F B0 00 :F4 :00 F0 F3 75 FF F0 F3 7F FE FE 9E FF 7E FE 9E FF 00 00 00 FC FF 00 00 FF 80A0 80B0 00 00 00 00 00 :00 00 00 03 0F 00 00 00 03 1F EE CO 7F FE :00 85A0 B0 EA 85B0 00 1F FF FO 01 1F 00 DF FF FF DF FF 00 EF 7F E0 FF EF 7F 1F 00 :58 FE 83 FF BOD0 00 E0 00 FF 00 FF 00 00 E0 00 : 39 7F 00 E0 0F FF 01 FF 00 07 78 3F 00 00 C0 7F 00 E0 00 OF 00 00 80 7F 00 FE 00 E2 00 C0 07 :CE 87 01 85C0 BOE0 BOF0 00 03 00 E0 FF 00 F0 8F 00 FB E7 FF 80 1C 80 OF FO 1F : 43 00 00 FE 00 :92 85E0 CO FF 07 F0 01 00 00 :94 85F0 00 1D 00 FE Sum AO E2 FE OA DO 82 O4 16 BO 7E 6C 22 OO 1C BD 23 :AE EO 1E 73 5D AO 6D EA 3F 40 23 2E 36 EO 8D 46 4C :CA +6 3F CF +B 0F 03 1F +1 +2 +3 +4 E0 +5 FD +8 F8 +9 +A FF +C FC +D FF +E FF : Sum +B 01 07 00 FF +9 3F +A F8 +D 3F +E F0 00 +6 3F +7 00 07 01 00 07 01 01 00 07 01 00 +8 8100 CO FO 00 03 8110 FF FF 57 55 3F 03 E0 F0 CF AF 07 0F CO 57 DO FF 2B A8 FF 7F 00 1F 00 00 00 FC E0 1F 00 F0 : 65 : C7 : 47 80 01 : F0 8600 00 FB 07 FC E0 73 FP BF 03 AO 07 FF FF EF : 56 8120 CO FO FF FF EO FF FF OO FE FF CO 7F F8 FO FF E7 OO F4 FF OO F7 F7 CO E1 C1 F8 FF E1 F0 FF FF 00 00 00 F0 00 FF FF 3F 00 00 BO 00 DF 00 80 3F 00 : 79 8620 00 CO 01 00 BE 00 FF 7F 1C FE FC F9 BA FF FF FF FE FF EA 7F 03 FF FF BF 00 00 FE 7F FF 00 00 :F8 00 :39 FD 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 8140 00 FF FF FF FF E0 F0 CF 7F CF F8 07 0F 03 1F 80 F8 78 01 1F : 9C 00 00 8150 07 03 00 07 06 03 00 07 07 07 8640 00 00 8650 E0 FF 8660 40 D5 07 EO FF BE FF 07 1F 03 1F : B5 8160 CO E0 FF 00 00 FF FF 00 C0 00 FB 00 FC E0 FF F0 E3 FF 3F FF 11 00 00 07 1F 00 00 :74 01 80 : 68 8170 00 BO FF EO 26 FC FF 15 FF FC 28 00 FE 3F FF 73 00 03 1F 8670 00 8680 00 FF 00 07 00 07 01 00 FF 00 FC FF 3F FE 3F 7F F8 00 00 :03 : 77 80 03 F0 FF BF 03 00 FF 8180 80 FB 00 FB 80 00 FB 07 8190 81A0 EO 81 FE 01 :11 :9D 8690 E0 86A0 E0 1F FF E0 19 BF 00 FF FF 07 00 :00 :F5 FC FF 00 FF 07 03 00 F8 FF 07 F0 FF FF 07 C0 0B EA 1F F8 FF FF 03 C0 FF FF CO FF 00 00 FF FF 00 E0 00 FC E0 F3 F0 F7 FF BF F3 F5 01 1F 03 1F O1 FF D4 00 3F 01 81B0 00 : 99 00 FE 20 00 00 FE C0 83 00 02 47 43 86B0 86C0 00 FD 00 80 00 00 FE 01 7F 00 00 FE 00 :F8 :04 81C0 FC CO 81D0 :FO FB 00 FF 01 86D0 01 FC 86E0 6C FC 3F FF 40 00 00 E0 FF 83 FF E7 03 25 FF 05 :81 AA EA :62 B1E0 EO 81F0 FF FF 01 00 FO FF FF FO : 7E 86FO FO BE E7 07 00 30 EO 07 02 CO FF 43 CO FF 83 : C8 6C 9A F6 6D F0 5F F5 85 58 A3 B1 B8 C4 D3 51 A5 Sum 1D 50 A1 6D 80 FA 94 22 D2 F1 EB B2 A4 A8 00 40 :97 +2 00 FF +6 3F F3 +7 00 07 : Sum +8 +9 +A +B +C +D Add FC F3 +B 00 FF 00 00 FF 1F 7F FE 00 CO FF 1F FF 00 :77 +5 +8 :Sum Add 00 8200 00 02 FF 7F E5 43 00 FF 8700 00 8710 E1 00 FD 00 3F 40 20 F8 00 FF 00 00 FF 0F 00 01 FC FF :33 :F2 8210 8220 EO EO CO 06 1F 03 F8 00 FF FB E1 AF 1F 01 F8 00 26 D4 FE 01 01 :24 : EA 8230 00 CO FF 03 00 E0

FF 3F FF 8240 00 00 00 00 00 FC E0 FF 00 00 07 C0 FE FF 00 00 FF FF 03 :39 :0A 8250 EO FF FF 07 E0 FF F8 78 C0 FF E0 FD E0 FF F8 FF C0 FF 00 FC E0 FF 07 F8 00 B0 00 F8 07 C0 F8 1F FF FF 0F 00 0F 03 80 3F BO E4 3F 1F 00 :96 60 FF FF F8 07 3F FF FF FF FF FF O7 FF FF FF FF 8260 8270 CO 1F 8280 00 00 02 00 00 80 3F FC FF FF 80 FF FF 00 80 3F 00 FF FF 80 FF FF 00 3F 01 07 1F 01 :3A 8290 E0 FF 82A0 E0 FF 82B0 C0 FF FF FF FF FF FF 07 F8 0F 1F 00 : 7E : CA 3F 00 00 FE FF 07 C0 FF F8 07 F8 07 07 00 80 E1 00 03 0F 00 FE 03 :39 :0A 00 00 8200 E0 FF FF 01 F8 78 F8 80 3F E4 1F : 94 60 82E0 00 00 80 21 : C8 82F0 CO 1F 02 00 CO FF 1F 00

Sum 20 F5 FA 67 78 CC 05 5A 58 F9 33 6B 34 0F 5C 87 :2E

+6 3F FF +9 +B +C +D +E : Sum +8 +A' Add +2 +5 00 00 00 FC FF 07 E0 FF FF 03 F0 19 04 00 00 FF 00 FF C0 FF FB 27 00 FF 00 FF FF 00 7F FF 00 03 1F 00 B0 FF FF FF FF 1E 38 00 01 03 :77 :0A 8300 00 8310 EO FF FE 7F OF OO FC F8 00 1E FC :61 :FC

10 1F 25 43 10 03 25 42 21 00 23 21 3F 23 00 FA F2 C0 00 C2 F2 C0 00 E0 00 FF 55 FF 00 FF FD 2B EB FF FF 01 00 FF FF 7B EB 10 02 FF 07 00 00 FF 00 18 02 E0 07 8720 8730 6C FO DC AE EF EF 07 CO EO 53 FF E0 E2 FF 00 : DD 02 47 43 8740 00 00 FC 00 40 07 07 20 00 00 FE 00 3F FF 00 3F 1F 00 BF 13 20 00 00 00
00 FE FF 00
CO 7B 1B 02
00 30 E0 07
10 00 00 00
00 FF 7F 00
CO E3 E1 02
10 00 00 00
FO FF FF 1F
CO 0B EA 03
E0 FF FF 27 00 00 E0 02 20 C0 E2 00 20 F8 E2 :33 FF 8750 01 :81 8760 6C 8770 FO DC 7E :10 7B EB CO AB 00 00 FF FF E1 E1 00 FE 00 00 FD EF EO 07 00 00 FF FF 02 E0 FF FF 00 00 83 :5D 8780 00 00 FC 00 00 :51 07 : 5E E1 00 00 FF 15 87A0 60 87B0 F0 87C0 00 87D0 02 F0 00 FC F0 FC E3 00 FC F0 06 07 00 07 : A8 01 :74 FF E4 FF FF 07 :07 06 : AA 87E0 60 F7 EO 03 CO FF 01 :88

Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum

3E 9B 59 BD 08 C6 2E 94 3C 58 38 DE 5C D7 9E 74 :6E

Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 8800 00 00 00 10 00 00 00 20 00 00 21 00 00 00 01 51 8810 02 FC 3F 00 00 FF F7 00 C0 FF FF 00 E7 FF F7 00 E7 FF F8 00 E7 FF F8 00 E7 FF F8 07 15E 8820 60 F0 13 06 C0 18 E6 03 E2 1D E6 23 F0 F6 EF 07 :29





```
1B 11
1C 10
11 10
11 10
30 13
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
                                                                                                                                                                                        10
41
21
10
                                                           00
                                                                            CO
                                                                                  ÉO
                                                                                                                   8D20
                                                                                                                                                             10
                                                                                                                                                                                               18
                                                                                                                                                                                                    10
                                                                                                                                                                                                               10
11
21
31
                                                                                                                                                                       15
11
19
10
11
00
00
00
                                     CF
CF
CF
FF
                                                           CF
FF
CF
FF
                                                                                             F3
FF
F3
FF
                                                                                                                                      1A
11
                                                                                                                                                                             20
21
1C
                    F3
                          FF
F3
                                           F3
3F
                                                                 F3
3F
                                                                      00
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                                           41
1C
 8840
               CF
                                                3F
FC
3F
FC
3F
FC
3F
                                                                            00
00
00
00
00
00
00
00
                                                                                                                   8D30
                                                                                                                                                                                                                     : D8
                                                                                                                                                      FC
                                                                                                                                 10
17
19
                                                                                                                                                                                   50 20 00 00
 B850
                                                                                                  : 93
                                                                                                                   8D40
                                                                                                                                           16
20
15
00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                              30 11
19 21
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
                                                                                                                                                                                                         10
                                                                                                                                                                                                                    : C7
                    5F
3F
F3
3F
                                                                      00
               CF
                                3F
FC
                                                                 F3
3F
                                                                                  00
                                                                                       00
 8840
         3F
FC
3F
FC
3F
FC
3F
                         FF
F3
FF
F3
FF
F5
FF
F7
                                           8D50
 8870
                                                                                                                  8D60 16
8D70 00
8D80 00
                                                                                                                                      10
                                                                                                                                                                             20 00 00 00
                                                                                                                                                                                                         00 00 00
                                                                                                  :93
                                                                                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                                                        00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                                    : F9
                               3F
FC
3F
FC
3F
                                                                                                  : F4
: 93
: F4
: 93
               CF
FF
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                                                00
 8880
                                    CF FF CF FF CF FF
                                                           CF
FF
CF
FF
CF
FF
                                                                F3 3F F3 3F F3 3F
                                                                                            F3
FF
F3
FF
F3
FF
F3
FF
                                                                                                                                                                                                                     :00
                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                                                                  8DBO 00
8DAO 00
8DBO 00
8DBO 00
8DBO 00
8DBO 00
 8840
               CF
FF
                    F3
3F
F3
3F
F3
3F
                                                                      00
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                         00 00 00
 8880
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                      00
                                                                                                                                                                       00 00 00
 8800
               CF
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                  :F4
                                                                                                                                00
                                                                                                                                      00
                                                     FC
FC
         FC
               FF
                               FC
 88D0
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                                                                                                                                                               00
          3F
FC
                               3F
FC
              CF
                                                           CF
FF
                                                                      00
                                                                            00
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                  :F4
                                                                                                                                00
                                                                                                                                      00
                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                        00
 BBEO
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                               00
                          F3
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                         00
                                                                                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                                                                   8DF0
                                                                                                                           00
                                                                                                                                 00
                                                                                                                                      00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                   00 00
                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                    00
          B4 DF 7C B9 32 CF 7A D6 24 FO C3 46 90 DD F5 B9 :51
 Sum
                                                                                                                           E6 88 8E D6 9A 82 83 B8 84 DE C4 C6 9C 76
                                                                                                                                                                                                         90 A3
                                                                                                                                                8E00~92FFはすべて00です.
 Add
8900
              +1
                    +2
                                                      +8
                                                                 +A
                                                                       +B
                                                                             +C
                                                                                  +D
                                                                                        +E
                                                                                                  : Sum
          00
                                                                                                                                                       +5
00
00
00
                                                                                                                                                                       +8
00
00
00
                          00
                               00
                                    00
                                                                00
                                                                            00
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                            00
                                                                                                  :00
                                                                                                                                                             +6
                                                                                                                                                                                   +A
00
00
                                           00
                                                00.00.00
                                                                      00
                                                                                                                   Add
                                                                                                                                                                                              +C
                                                                                                                                                                                                                     : Sum
                                                                                                                                                                 +7
00
00
00
00
 8910
8920
         00
               00
                    00
                                00
                                           00
                                                00
                                                                                                                  9300
9310
                                                                                                                           00
                                                                                                                                      00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                  00
                          00
                                     00
                                                      00
                                                                       00
                                                                                                                                00
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                         00
                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                         00
                                                                                                                                                                                                               00
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                                             00
                          00
                                                      00
                                                                                                  :00
                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                   00
                                     00
                                                           00
                                                                 00
                                                                      00
                                                                            00
00
00
00
00
FE
FE
FE
                                                                                  00
                                                                                       00
55
50
                    00
00
BF
                                    00
00
0F
3F
                                           00
00
58
5E
                                                     00
                                                           00
FC
FF
FE
                                                                                 00
56
07
00
                                                                                                                           00
 8930
8940
               00
                          00
                               00
                                                                00
BF
                                                                       00
                                                                                                                  9320
9330
                                                                                                                                00
00
00
00
00
00
20
AA
AA
2A
00
00
                                                                                                                                      00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                  00
                                                00
00
00
00
00
3F
7F
7F
7F
00
                                                                                                                                                                                                        00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                      00
00
00
7F
7F
7F
3F
00
                                                                                                  :66
:3A
                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                            00 00
00 00
00 00
00 00
54 00
55 01
55 00
50 00
00 00
 8950
         00
               FF
                         00
                                00
                                                                 BF
1F
                                                                                                                  9340
9350
                                                                                                                                      00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                      00
00
00
54
55
55
15
00
                                                                                                                                          :00
 8960
               3F
                    BE
                                                                                             00
                                                                                                  : B7
                                                                                                                                                                                             00
00
00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                   00
00
45
50
54
10
               00
                    00
                               00
FC
FE
FE
                                    00
FF
00
00
                                           00
FF
                                                                00
00
00
E0
                                                                                 00
A9
00
FF
                                                                                       00
0A
                                                                                             00
7F
7F
7F
                                                                                                                  9360
9370
                                                                                                                           00
 8970
          00
                         00
00
7F
7F
7F
00
00
00
                                                     OO FE FE FC OO
                                                           00
03
00
01
FF
00
00
                                                                                                                                      00
00
20
AA
2A
A0
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    :00
                                                                                                  :E9
                                                                                                                                                                                                        00
45
15
50
00
00
0F
00
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    :00
               00
00
FF
                                           00
80
FF
00
         FE
                    00
                                                                                       00
FF
                                                                                                                  9380
9390
                                                                                                                           00
 8990
                                                                                                                                                                                                              01
00
05
00
                                                                                                                                                                                                                    :83
 89A0
                                                                                                  :53
                                                                                                                                                                                                                    : B8
                               FE 00
                                                                            00 00 00
                                                                                 00
                                                                                       00
          FE
                    FF
                                                                FF
00
                                                                                            00 :2F
                                                                                                                           00
 89B0
                                     FF
                                                                                                                  9340
                                                                                                                                                                                                                    : 65
 8900
         00
               00
                    00
                                     00
                                                                                                                   93B0
                                                                                                                                                                                                                    :7D
                                          00 00 00
                                                                00
                                                                      00
                                                                                            00
                                                                                                                          00
                                                                                                                                      00
 89Do
               00
                    00
                                    00
                                                                                                  :00
                                                                                                                  93C0
                                                                                                                                                                                                                    : 60
         00
 89E0
               00 00
                               00
                                     00
                                                                                                                  93D0
                                                                                                  :00
                                                                                                                                                                                              00
28
                                                                                                                                                                                                   E0
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    :EF
 89F0
               00 00
                               00 00
                                                00 00 00
                                                                00
                                                                      00
                                                                           00
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                             00
                                                                                                  :00
                                                                                                                  93F0
                                                                                                                           00 CO
                                                                                                                                     07
                                                                                                                           00 00
                                                                                                                                                                                             CO 07
                                                                                                                                                                                                        00 00
                                                                                                                                                                                                                    : 55
          FA 3D 7C 7D F6 4C 34 BC F6 FC 7C BC FA 05 AE 7D : B6
 Sum
                                                                                                                                      9B 09 94 13 4E 01 4C 34 AC 09 E8 E0 B9 06 :B4
                                                                                                                           00 5E
 Add
         +0
              +1
                    +2
                         +3
                               +4
                                    +5
                                          +6 +7 +8
00 00 00
                                                                 +A
                                                                      +B
                                                                            +C
                                                                                 +D
                                                                                       +E
                                                                                                  : Sum
                                                                                       00
55
50
00
FF
 8A00
                                                           00
                                                                00
                                                                      00
                                                                           00
                                                                                            00 :00
                                                                                 00
56
07
00
FF
A9
                                                                                                                                                                                  +A
74
55
55
DF
                                                                                                                                      +2
10
55
12
5F
20
AA
20
AO
                                                                                                                                                       +5
                                                                                                                                                            +6
A8
                                                                                                                                                                                        +B
                                                                                                                                                                                              +C
                                                                                                                                                                                                   +D
8A
                                                                                                                                                                                                         +E
 8A10
         00
              00
                    00
                         00
                               00
                                    00
OF
                                           00
                                                00
                                                      00
                                                           FC
                                                                 BF
                                                                                                                                10
55
95
D5
                                                                                                                                                 00
00
A0
AA
                                                                                                                                                      AB
AA
                                                                                                                                                                             74
54
55
D5
                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                  9400
                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                       00
00
54
50
00
                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                                        8A
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    : 6C
: 15
: 9D
 8A20
               FF
                    BF
                          00
                               00
                                                00
                                                      00
                                                                BF
1F
                                                                      00
00
7F
7F
7F
3F
                                                                            00
                                                                                             00
                                                                                                  :3A
                                                                                                                  9410
                                                                                                                           00
                                                                                                                                                            AA
                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                   48
AA
                                                                                                                                                                                                        25
AF
                                                                                                                                                                                                              00
                              00
FC
FE
                                    3F
FF
                         00
00
7F
7F
7F
00
                                          5E
FF
00
80
00
00
                                                00
3F
7F
7F
7F
00
                                                           FE
                                                                                                                  9420
9430
                                                                                                  : B7
                                                                                                                           00
                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                      AA
EA
                                                                                                                                                            2A
AF
                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                              28
         00
               00
                                                     FE
                                                                 FF
                                                                            FE
                                                                                             7F
7F
                                                                                                  : 2F
: A6
 8A40
                    00
                                                           FF
                                                                                                                                                                                        07
                                                                                                                                                                                              EO
                                                                                                                                                                                                   FF
                                                                                                                                                                                                         OF
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    : 68
              FF
00
                    FF
00
                                    FF
00
                                                                                       0A
00
 BA50
                                                           03
                                                                 00
                                                                                                                  9440
                                                                                                                                20
AA
                                                                                                                                           00
02
00
00
                                                                                                                                                00
00
00
15
                                                                                                                                                            54
                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                           00
                                                                                                                                                      54
15
15
14
00
00
00
00
A8
2A
EA
                                                                                                                                                                                   88
                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                   45
                                                                                                                                                                                                         45
                                                                                                                                                                                                                    :83
                                                     FE
FC
00
                                                                           FE
00
00
                                                                                                                  9450
 8A60
         FE
                               FE
                                                           00
                                                                00
E0
                                                                                 00
                                                                                                  :F4
                                                                                                                                                                                        00
0A
                                                                                                                                                                                                   10
                                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                             28
                                                                                                                                                                                  RO
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                    : A4
8A70
8A80
         FE OO
              00
                    00
                              FE OO
                                    00
                                                           01
                                                                                       00
                                                                                             00
                                                                                                  : 96
                                                                                                                           02
0A
                                                                                                                                0A
28
                                                                                                                                                                 04
                                                                                                                  9460
                                                                                                                                                           10
50
00
0F
07
00
A8
A0
28
AF
                                                                                                                                                                      82
28
00
00
00
00
00
00
40
D4
                                                                                                                                                                             AA
                                                                                                                                                                                   AC
                                                                                                                                                                                              05
                                                          00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
7F 01
7C 01
                                                                                                                                                                                                                    :E5
                                                                      00
00
00
00
00
00
                                                                                 00
                                                                                            00:00
                                                                                                                  9470
                                                                                       00
                                                                                                                                                                            28
30
E0
                                                                                                                                                                                                        40
00
1F
                                                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                  A0
30
1F
07
00
74
50
54
5F
                                                                                                                                                                                        00
00
30
00
00
00
35
03
                                                                                                                                                                                             40
00
00
00
00
00
82
A0
                                                                                                                                                                                                                    : BC
8A90
8AA0
         00
              00
                    00
                         00
                               00
                                    00
                                                00
                                                     00
                                                                            00
                                                                                                                               00
00
00
10
                                                                                                                           00
                                                                                                                                     00
00
0F
00
10
55
10
5F
                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                 00
                                          00 00 00
                                                                                                                                                                                                                    : 60
                               00
                                                                                 00
00
80
BC
                                                                                       00
                                                                                             00
                                                                                                 :00
                                                                                                                  9490
94A0
                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    : CD
                                                                                                                                                                                                  EO
         00
              00
                    00
                         00
                               00
                                    00
                                                00
                                                    00
00
FE
7E
                                                                           00
00
1E
7E
 BABO
                                                                                       00
                                                                                             00
                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                                                                   00
00
8A
                                                                                                                                                                 00 00 00 00
                                                                                                                                                                            80
07
74
34
D5
D7
                                                                                                                                                                                                         00
 BACO
                                                                                      00
                                                                                                 :00
:1A
                                                                                                                  94B0
94C0
                                                                                                                           00
                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                                              OF
                                                                                                                                                                                                                    : 99
RADO
         FB 7F
FE 7F
                    01
                         00
                              AC
OE
                                    AA
AO
                                                00
                                                                                                                                                                                                        88
                                                                                                                                                                                                              00
                                                                                                                                                                                                                    : 6C
 BAEO
                                                                                                                 94D0 00 55
94E0 00 15
94F0 C5 D7
                                                                                                                                           01
                                                                                                                                                00
                                                                                             00
                                                                                                 : 61
                                                                                                                                                                                                  OB
AA
CO
                                                                                                                                                                                                        20
AF
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   :21
BAFO
         FC
              3F
                    00
                         00
                               00
                                    00
                                          00
                                                00 00
                                                           00 00
                                                                      00
                                                                           00
                                                                                 00
                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                        BF
                                                                                                                                                                                                              OF
                                                                                                                                                                                                                    : F9
Sum
         EC 7A 7E 7D BO 96 34 BC 72 F7 7E BC 96 71 AE 7D :6C
                                                                                                                  Sum
                                                                                                                           92 FF 43 OB OB DE 64 15 22 5F
                                                                                                                                                                                  4E
                                                                                                                                                                                       7A 6F
                                                                                                                                                                                                  F2 79 35
                                                                                                                                                                                                                   : 99
                                         +6
FF
FE
                                                                      +B
7F
7F
Add
                                     +5
                                                +7
                                                      +8
                                                           +9
                                                                +4
                                                                           +C
                                                                                 +D
                                                                                      +E
                                                                                            +F
                                                                                                 : Sum
8B00
8B10
         00 00 00
06 00 FE
                         00 FC
7F 52
                                    FF
15
                                                3F
7F
                                                     FE OO
                                                          FF
00
                                                                                            7F
7F
                                                                FF
                                                                            FE
                                                                                                                                                +4
7F
FF
7F
FF
                                                                                                 : 2F
                                                                                                                 Add
                                                                                                                           +0
                                                                                                                                     +2
7F
FF
                                                                                                                                           +3
                                                                                                                                                      +5
FF
                                                                                                                                                           +6
7F
                                                                                                                                                                +7
FF
FF
7F
55
55
55
55
55
50
00
                                                                                                                                                                      +8
7F
                                                                                                                                                                            +9
                                                                                                                                                                                  +A
7F
                                                                                                                                                                                        +B
7F
                                                                                                                                                                                             +C
                                                                                                                                                                                                   +D
                                                                                                                                          7F
FF
                                                                FF
                                                                                .00
                                                                                                 :61
:F5
                                                                                                                 9500
9510
                                                                                                                          7F
FF
                                                                                                                               FF
7F
                                                                            00
                                                                                       FE
                                                                                                                                                                            FF
                                                                                                                                                                                                  00
00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   :74
                                                                                00
         00
                    FE
                         7F
7F
                                    00
FF
                                          FE
                                                7F
7F
                                                     00
FC
                                                          00
FF
                                                                FE
                                                                      7F
3F
8820
              00
                               00
                                                                                                                                                      7F
FF
                                                                                                                                                                      FF
7F
                                                                                                                                                           FF
7F
                                                                                                                                                                            7F
FF
                                                                                                                                                                                  FF
7F
                                                                                                                                                                                       FF
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                              00
              CO
                                                                                                                                          FF
7F
2A
AA
                               FE
                                                                                      00
                                                                                                                 9520
9530
                                                                                                                          7F
FF
                                                                                                                                FF
7F
                                                                                                                                     7F
FF
                                                                            00
                                                                                            00
                                                                                                 :F4
                                                                                                                                                                                                        00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   :F4
8840
         00
              00 00
                         00 00
                                    00
                                          00
                                                00
                                                     00
                                                           00
                                                                00
                                                                      00
                                                                           00
                                                                                      00
                                                                                                 :00
                                                                                                                                                      7F
                                                                                                                                                                                  FF
2A
                                                                                                                                                                                       7F
2A
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                           FF
                                                                                                                                                                           7F
AA
2A
AA
2A
AA
2A
OO
OO
                                                                                                                                                     2A
AA
2A
AA
                                                                                                                 9540
9550
                                                                                                                               AA
2A
                                                                                            00
                                                                                                 :00
                                                                                                                         2A
AA
2A
AA
2A
AA
2A
AA
                                                                                                                                                55
55
55
55
55
55
55
55
55
                                                                                                                                                                      2A AA AA AA AA AA
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   : A4
                        00 00
00 00
00 00
5F 00
         00
              00
                   00
                                         00
00
00
AB
                                                00
                                                    00 00
                                                                00
                                                                     00
                                                                           00
8860
                                    00
00
00
00
80
00
FF
FF
7F
FF
                                                                                00
00
00
80
80
                                                                                                  :00
                                                                                                                                                                                       AA
                                                                                                                                                                                  AA
2A
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                            00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                                   : A4
8870
                                                                                                                                          AA
2A
2A
AA
                                                                                      00
                                                                                            00
                                                                                                 :00
                                                                                                                 9560
9570
                                                                                                                               AA.
                                                                           00 00 00 00 :00
00 00 00 :00
00 80 07 2C :C3
00 80 1F 2F :55
00 00 00 :00
FE FF FF 7F :2F
FE 7F 00 00 :4E
FE 7F 00 40 :34
00 00 00 00 :21
                                         00 00
00 00
AB 2A
03 2B
00 00
FF 3F
54 05
              00
                   00
FE
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   : A4
                                                    00
                                                          00
BBBO
                                                               00
FF
1F
00
FF
00
00
FF
                                                                     00
5F
5F
00
7F
00
                                                                                                                                                                                 2A
2A
2A
2A
2A
AA
                                                                                                                                                                                       2A
2A
                                                                                                                                                                                                  00
00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   : A4
         00
8890
                                                                                                                                     2A
AA
2A
AA
                                                                                                                 9580
                                                                                                                               AA
2A
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   : A4
                                                    00
00
FE
FE
                   FF
                         5F
OF
                              00
BBAO
              80
                                                          80
00
FF
7F
7F
FF
                                                                                                                  9590
                                                                                                                                                                                       AA
AA
2A
00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                   : A4
              00
                                                                                                                               AA
2A
                                                                                                                                          AA
2A
                                                                                                                 9540
              00
FF
7F
         00
FE
                   00
                        00 FC
00 FE
BBCO
                                                                                                                 95B0
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                  : A4
8BD0
                    01
                                                                                                                          00
                                                                                                                               00
                                                                                                                                     00
                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                                      00
                                                                                                                 9500
                                                                                                                                                                                  00
BBEO
         FE
                    00
                         00 FE
70 FE
                                          00
FF
                                                00
7F
                                                    FE
                                                                     00
3F
                                                                                                                 95D0
                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                      00 00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                  :00
                    00
8BF0
                                                                                                                 95E0
                                                                                                                          00
                                                                                                                               00
                                                                                                                                     00
                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                          00 00
                                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                      00 00
                                                                                                                          00
                                                                                                                               00
                                                                                                                 95F0
                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                                      00 00 00
                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                  :00
         02 BD F8 BA 42 OF FA D1 F0 FA 16 38 F8 FC 21
                                                                                                                          4C 4C 4C 4C A4 A4 A4 A4 4C 4C 4C 4C 00 00 00 00 :F0
                                                                                                                 Sum
Add
         +0 +1
                    +2
12
1A
19
                                                          +9
19
                                                                                                 : Sum
                         +3
                                    +5
                                          +6
                                               +7
10
11
19
11
31
18
11
18
10
12
13
10
51
                                                      +8
                                                                +A
                                                                      +B
                                                                           +C
                                                                                 +D
                                                                                      +F
                                                                                            +F
                              11 10 13
         13 10
CO 21
40 11
8C00
                         90
                                    10
11
31
13
11
11
11
20
60
20
18
                                          11
                                                     21
                                                                11
                                                                     16
11
50
12
11
21
21
00
10
11
11
11
31
30
10
                                                                           20
                                                                                11
31
40
41
11
                                                                                       10
                                                                                            11
                                                                                                 : BA
                                                                                                                 Add
9600
                                                                                                                         +0
55
55
55
                                                                                                                                     +2
                                                                                                                                          +3
                                                                                                                                                      +5
                                                                                                                                                                +7
2A
AA
                                                                                                                               +1
55
                                                                                                                                                                      +8
                                                                                                                                                                                       +B
                                                                                                                                                                                             +C
                                                                                                                                                                                                  +D
                                                                                                                                                                                                                  : Sum
                                                                10
                                                                                      10
16
19
10
                                                           18
                                                                                            11
                                                                                                 :89
                                                                                                                                                     AA
2A
                                                                                                                                                          2A
AA
                                                                                                                                                                     55
55
                                                                                                                                                                           55
55
                                                                                                                                                                                 55
55
                                                                                                                                                                                      55
55
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                2A
2A
2A
7F
FF
7F
                                                                                                                                                                                                                  : DO
8C20
                         50
                                                                            18
                                                                                                 :63
         40
11
10
20
20
40
31
1B
                                                     41
60
16
10
10
21
11
11
11
                                                          19
13
10
15
41
1C
20
10
10
                                                                                                                 9610
                                                                                                                               55
55
                                                                                                                                     55
55
                                                                                                                                          55
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                  : DO
              10
                              61
                                          20
50
10
13
13
21
1C
11
17
19
                                                                00
13
20
40
50
11
1B
                                                                                            31
1B
                                                                                                 :97
:CA
                                                                                                                 9620
                                                                           AO
                                                                                                                                                                AA
2A
7F
FF
                                                                                                                                                                      55
55
7F
FF
                                                                                                                                                                           55
55
FF
7F
                                                                                                                                                                                 55
55
7F
FF
                                                                                                                                                                                      55
55
7F
FF
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                      AA
                                                                                                                                                           2A
                                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                                                   :50
8C40
              11
1B
                    10
                         11
                              60
50
                                                                           10
                                                                                                                 9630
9640
                                                                                                                         55
7F
                                                                                                                               55
FF
7F
FF
                                                                                                                                     55
7F
                                                                                                                                          55
                                                                                                                                                          AA 7F FF 7F FF 00 00 00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                                  :50
                                                                                      10
30
13
41
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                11
                                                                                            15
                                                                                                 :BA
                                                                                                                                          7F
FF
FF
                                                                                                                                                      FF
                                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                                       00
8C40
8C70
              11
                   30
18
                         18
                              10
11
15
11
15
30
                                                                           30
70
41
20
30
13
                                                                                                                 9650 FF
9660 7F
                                                                                                                                    FF
7F
                                                                                                                                                      7F
                                                                                                                                                                                                                  :74
:F4
:F4
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                31
40
                                                                                                 : 29
                                                                                            10
30
21
11
11
                                                                                                                                                                      7F
FF
                                                                                                                                                                           FF
7F
                                                                                                                                                                                 7F
FF
                                                                                                                                                                                       FF
7F
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                      FF
                                                                                                                                                                FF
                         50
13
10
11
8C80
              19
                    11
                                                                                                                                                                FF 7F
7F FF
00 00
00 00
00 00
7F 7F
FF FF
FF 7F
                                                                                                                                                FF
00
00
00
                                                                                                                                                     7F
00
00
00
                                                                                                                 9670 FF
9680 00
                                                                                                                               7F
00
                                                                                                                                    FF
00
                                                                                                                                          7F
00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                1B
11
21
17
                                                                                      10
19
10
18
20
11
                                                                                                 : 67
: 7D
                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                                   :00
         30
20
              1B
17
11
11
                    11
                                                                1B
15
19
40
8CAO
                                                                                                                 9690 00
9680 00
                                                                                                                              00
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                             00
BCBO
                                                                                                                                                                                                                  :00
                                                                                                 :84
                                                                                                                                                                                00
00
7F
FF
7F
                                                                                                                                                                                      00
00
7F
FF
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                 00
                                                                                                                                                                                                      00
         60
                              10
                                                                                                                                                                           00
00
FF
7F
FF
7F
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                  :00
                   00
                         20
                                    80
                                                    10
                                                          11
                                                                           20
                                                                                                 : 35
: D5
8000
                                                                                                                 96B0
                                                                                                                         00
7F
                                                                                                                              00
FF
7F
FF
                                                                                                                                    00
7F
                                                                                                                                          00
7F
FF
FF
                                                                                                                                                00
7F
FF
7F
                                                                                                                                                     00
FF
7F
FF
                                                                                                                                                          00
7F
FF
7F
                                                                                                                                                                                                            00
BCDO
                                                                                                                                                                                                                  :00
                                                                                            1A
                                                                                                                 9600
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                 00 00
                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                  :74
8CEO
                    20
                         11
                                    10
                                          11
                                                18
                                                    60
10
                                                          11
                                                                18
                                                                           1A
20
                                                                                10
                                                                                            10
                                                                                                 : A2
                                                                                                                                    FF
7F
                                                                                                                 96D0 FF
                   18
                              10
                                          12
                                               21
                                                                                                                                                                                                            00
                                    11
                                                                                      11
                                                                                            10 :67
                                                                                                                 96E0
                                                                                                                         7F
                                                                                                                                                                                      FF
7F
                                                                                                                                                                                            00 00 00 00
                                                                                                                                                                                                                  :F4
                                                                                                                 96F0 FF
                                                                                                                              7F
                                                                                                                                    FF
                                                                                                                                          7F FF
                                                                                                                                                     7F
                                                                                                                                                          FF
                                                                                                                                                                7F FF
                                                                                                                                                                                 FF
                                                                                                                                                                                                                 :F4
         E8 51 6B 48 16 25 88 AB 78 84 DB AC
                                                                                07
                                                                                      86
                                                                                           71 :F4
                                                                                                                         4C 4C 4C 4C AO AO AO AO 4C 4C 4C 4C 00 00 00 00 :EO
                                                    +8
11
13
Add
              10
                   +2
                        +3
30
                              +4
                                    +5
18
                                         +6 +7
10 1B
                                                         +9
10
                                                                +A
                                                                     +B
18
                                                                           +C
10
                                                                                +D
                                                                                      +E
13
                                                                                           +F :Sum
20 :74
BDOO
        21
                                                                                                                +9 +A +B +C +D +E +F : Sum
8D10
              18
                   10
                              00
                                    16
                                          10
                                               21
                                                          11
                                                                18
                                                                      20
                                                                           18
                                                                                 10
                                                                                      10
                                                                                            10
                                                                                                 :54
```

便屋さんムク マシン語リスト 00 00 00 00 00 00 00 00 Add 00 00 1C 00 78 78 78 00 00 00 00 9C00 9C10 FF 07 00 FF 1F 00 E0 FF 38 00 FF 70 FF 00 FF E0 00 FB FF 00 00 00 00 00 00 00 9720 00 9730 00 9740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 FO : 6D 00 00 00 00 00 00 9C20 9C30 F8 E0 7F 7F F8 F0 78 78 F8 F0 78 78 3F 00 F8 F0 78 78 78 78 08 00 14 14 20 18 :90 78 : D5 78 F0 78 F0 E0 78 F0 78 78 F8 78 F0 78 78 F8 78 F0 78 F0 78 78 F0 78 F0 F0 78 F0 78 F0 F0 80 F8 F0 78 F0 F0 138 78 38 7C F0 178 F0 78 FE 78 178 00 78 00 F8 178 F0 78 F0 78 178 F0 F8 F8 F8 F8 00 00 :00 78 9750 00 00 00 00 00 00 00 00 FO FO FO : 3F 78 F0 78 F0 78 00 78 00 78 F0 78 F0 80 0F 00 78 F8 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 FF 00 00 00 9C40 9C50 F8 F8 3F FF 78 78 78 78 F8 FO 3F 3F FF :00 78 78 78 78 78 80 : EE : 00 :7D 00 F0 F0 OF 00 00 00 :00 9C40 9C70 F8 E0 FF 7F 78 78 F8 3F 00 00 FF :FE F0 0F 78 0E 00 00 00 00 :00 9C80 9C90 78 E0 FO 3F 78 80 F8 80 FF FO 3F : CF 78 78 78 78 78 F8 00 00 00 00 00 :00 9CA0 9CB0 00 78 FE E0 7F FE 00 : B1 00 :E2 :3F :78 00 F7 F2 F8 00 00 00 00 9CC0 9CD0 78 F8 00 FB FF 00 00 :00 9CE0 F8 9CF0 E0 F1 3F FC 3F : DF 08 00 00 14 14 10 18 20 18 00 00 00 00 00 00 90 Sum BB F5 E0 C2 B0 7D 90 98 18 2C 10 11 DO A3 E0 FO +5 +8 0C +9 1C +A 1C +C 20 Add 9800 +2 +3 +6 +7 28 +B +D +F +F : Sum +0 +4 00 28 OC 20 28 :74 +6 78 78 78 9810 00 28 14 00 10 10 24 28 10 24 28 10 00 10 14 00 : 44 Add +8 +0 +B +D +F : Sum 78 78 78 78 78 F0 78 F0 00 F0 78 F0 FF F8 78 F8 00 3F 78 3F F0 78 78 78 78 00 7C F8 78 70 78 78 00 00 9D00 FB 3F 78 FO 3F 00 FF :38 9820 28 E0 F8 9830 9840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 9D10 FO 78 EO : B9 3F 7F 78 78 FB 7F 0F FF 00 00 00 00 :00 9D20 FO :F6 9850 9860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 FO 00 00 00 00 00 00 00 :00 9030 FO FO FO FF 00 0F 80 F0 78 78 E0 77 F0 7F E0 3F C0 1F C0 00 00 F8 78 78 80 78 E0 78 78 C0 E0 00 00 FF OF FO OF BO 00 00 00 00 80 78 F0 70 F0 E0 0F F0 3D 7F 3F 1F :68 78 78 9870 9880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 9D50 : CF 00 00 00 00 00 9D60 FO 3D 7F 1F 3D CO :98 78 FO 78 FO EO 38 :00 9D70 9D80 9D90 FO F8 F8 F8 F8 80 FD F8 80 F8 OF 78 80 FO OF :28 :FF F8 :00 9DAO 9DBO F8 00 FF 00 00 80 0F 00 07 F0 00 00 F8 00 FF 00 :F3 :00 E0 00 00 00 FF 52 :00 9DCO 9DDO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 :00 9DEO FF 9DFO OO 00 FF 75 00 FF 4D 00 C7 00 00 FF BB 12 FF FF 00 :FR 28 38 20 28 44 10 40 50 10 40 44 10 20 30 82 00 00 : 59 30 Sum 87 47 B9 F9 26 59 7C A9 DC D5 51 74 D7 7D D9 D9 : A0 +0 +2 +3 +5 00 00 00 +8 +4 +B +D +E : Sum Add 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 9900 00 9910 9920 00 00 00 00 +A 54 50 +E 53 3A 3A +F 43 53 3A 00 00 00 00 00 -00 :00 +3 03 00 +6 0A 45 +C 50 53 3A 47 07 +1 27 52 Add +5 00 00 9E00 9E10 10 4F E8 64 00 53 43 3A 4B 3A 3A 52 00 91 FA 7E 23 8C C9 04 0C 46 4D 69 54 02 00 01 02 8C 10 00 33 00 4E 01 45 3A 00 4F 00 : 1A 00 55 3A 9930 00 00 00 00 00 :00 00 48 :21 00 9940 00 :00 3B 3A C9 OF 7E 00 50 3A 3A DO 00 3A 07 4F 9E20 41 3A 43 3A 45 3A 45 3A 59 3A 34 : D3 45 49 79 23 00 00 00 00 41 4D 3A : 98 : AA 9950 00 00 :00 9E30 3A 00 00 00 00 04 01 05 08 02 00 4F 91 9960 45 04 C1 C3 03 37 6E 00 8C OF 9E40 56 28 5F F1 00 37 79 00 00 01 07 9970 9980 00 00 :00 9E50 BC C9 20 E6 07 BB B0 28 57 : 47 08 03 :50 E6 F2 1E E6 23 CE 9FAO 10 BA 7E 18 4D 20 01 03 06 3F 1D 4D CE 03 01 CO 09 03 09 04 01 32 1D 7E 27 74 02 32 20 EC 2C 6F 01 :90 9990 08 04 01 05 0A 04 : 4D E6 1D 4D C6 03 CE 25 4E C6 02 00 23 27 4E 00 02 27 99A0 05 : 52 C9 35 20 03 01 00 9E80 04 2E 53 00 03 4D 21 00 03 9980 01 08 :51 9E90 9EA0 66 : CB 4E 07 01 02 1E 00 01 03 02 07 01 :57 02 01 00 02 F3 76 30 BF 01 00 :18 9900 09 9EBO 03 02 06 03 :49 9ECO 99F0 08 01 07 48 1F 05 5F 1F 00 00 35 B8 DE 00 34 98 D6 16 00 00 48 18 : OD 9EEO 28 1E 27 26 26 2B 24 29 2C 23 2A 29 35 1D 31 1B : 71 Sum FB CO OE E3 C6 00 D9 71 15 00 BD 57 00 65 00 76 : 90 BO B6 5B 12 20 A0 58 73 20 21 2D 1F 1C A1 7E 1B : OF +5 06 05 03 +6 00 02 07 +9 07 09 +1 +2 +3 +8 +A +B +C +D : Sum 00 02 07 08 01 01 07 01 08 00 09 01 09 9A00 03 9A10 01 0A 05 03 0A 04 06 OB 04 : 4F Add 9F00 +2 46 +6 70 0A +B +D 05 06 08 08 09 : 61 0F A2 24 70 81 BB C3 C3 4C 90 71 OB 01 18 29 AA 20 C1 D3 24 B1 40 BA 21 00 AB 72 01 :3C 08 09 00 00 00 00 00 08 68 10 DB 9A20 10 DB B2 80 22 41 81 BB 00 7C A3 81 01 6F 67 9D 90 45 9A30 01 02 00 9F10 9F20 41 AB 4C 81 09 00 OA 01 OA 00 :00 AO 81 BO 44 A1 7C 01 00 A2 : 2F : E8 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 FF 00 00 00 00 90 02 A3 F6 24 D4 9A50 00 00 00 9F30 4C 12 45 90 13 28 11 20 AE 81 **B**3 00 00 00 00 00 00 00 F8 08 FF 00 FC 00 FF 00 FF 00 00 00 00 00 FF FF 9A 05 18 2C 40 1F 19 C4 17 90 80 00 00 00 00 00 :00 2D C5 OD OO : B3 9A60 9F40 C1 12 10 90 C6 38 D5 69 C3 01 97 C5 40 40 DE AB 3E 6E DE 00 20 09 01 80 91 D4 41 4D 07 61 91 01 45 20 E6 C9 20 20 6E 32 FF 7F 00 78 00 00 9F50 9F60 C9 18 A2 40 60 9A70 00 49 7F 7F 6F FF 60 05 07 93 47 50 83 00 00 00 7F 00 7F 02 6F 00 7F 00 FF 00 FF 10 FF 9A80 62 00 43 00 00 00 FF 40 :6D :87 C5 0B 2D 1F 04 :48 :F4 00 FF 00 FF 00 FF 00 7F 00 7F 00 F8 00 0E 08 FF 00 42 00 FC 00 1C 00 FF 00 85 00 FF 10 05 D0 72 CF 9490 9F70 CO 0F 60 67 90 06 20 87 00 0C 9AAO D9 00 9ABO DB 00 FF FF 7F 7F 00 FF :DE 82 20 31 DD EE 20 B6 BC :3E 00 9F80 82 6E 74 A6 01 7D D6 32 00 20 04 0C 0B 03 7C 20 6E B2 17 A9 9ABO DB 9ACO FF 00 9ADO FF 00 F5 00 BO 06 11 20 20 DE AE DF 00 D0 DE 9F90 9FA0 CB 20 D7 05 20 20 01 00 FF 00 00 D7 :42 :0E :F8 : CF 9FRO 00 00 30 01 9AEO F5 00 FF 00 7F 9AFO FF 00 FF 00 7F 6F 00 F3 00 00 00 DF 00 D1 00 AC :7B 00 : AF :90 9FDO 9FEO 03 06 06 OB 09 00 00 CF 02 06 06 OF 01 03 01 01 :53 :21 C3 10 EB 17 01 13 EA 30 F9 3A 6B 16 05 DC :FF 9FF0 04 02 Sum 5B OF 55 2A F2 4C 18 35 8F F5 5B 45 4E 90 42 A8 30 : 9B Sum +6 +7 78 F0 00 1F +8 78 00 +C FO +D 7F : Sun +9 +A +B +F 78 FB EO :3D 9B00 E0 9B10 00 3F 70 78 1F 78 FO 1F FO 1F 00 7C 00 7F 00 3C 30 7F 00 7F 78 0F 00 F0 78 F8 78 00 00 00 80 00 FF 1F 1F 1F 03 00 FB :38 :A0 80 CO 00 1F Add A000 +1 01 +5 01 +6 01 +8 +A 27 50 53 3A 47 +B +C 03 53 3A 3A : Sum 1F +0 64 43 53 3A 01 01 01 01 01 01 01 E8 FB 9B20 F0 9B30 E0 78 78 38 FB 00 FO OF 70 00 00 60 F8 F8 7F 3C 7F 09 53 3A 3A 06 00 3B 3A FO 3F FO 3D FO 3C 78 FB F0 FF E0 :9D :71 A010 A020 06 06 0B 43 OF 45 06 4E 09 45 0B 50 00 F0 F0 F0 OF F0 OF 00 4F 52 :E5 55 3A 48 41 3A CO 78 78 00 78 78 9840 3E 80 78 00 78 00 00 1E F0 7F F0 FF FF 7F 7F 7F 00 00 78 78 00 78 78 00 C0 FF FF 00 F0 00 7B FO FB : 2D A030 43 3A 45 3A 4B 3A 45 3A 59 3A 3A 3A 00 3A 3A : B6 00 3A 3A 00 19 FE 0A C6 78 01 69 6E 20 20 20 20 20 20 65 72 F0 07 F0 F0 80 7F 07 : 6D A040 41 4D 45 4F : AD F0 3C F0 9860 FO 00 78 78 00 00 78 F9 3E 30 0E 1E F0 00 03 00 00 80 78 : 9B A050 A060 56 00 70 20 20 20 20 20 45 20 52 06 OO CB 00 41 20 18 2B 02 FD 77 01 FE :4C :72 7F 7F B7 9880 FO PBB0 F0 0 FF 00 FF 00 FF 00 FF 9BB0 FF 00 FF 9BB0 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 9BF0 FF 00 FF 00 FF 00 FF F0 78 00 00 01 C0 00 FF 00 FF 00 FF 20 20 65 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F0 00 66 20 20 20 6E 69 20 20 FO A070 A080 00 2E 20 20 20 20 : 65 20 20 20 20 20 20 6F 20 20 20 20 FF 69 70 20 20 20 60 68 6F 20 20 20 61 65 20 20 20 64 20 20 20 20 20 01 20 20 20 20 20 51 20 : 6B 20 20 20 20 20 00 00 :00 :D7 :F8 4090 00 FF 00 :F8 AOAO :00 AOBO 20 FF 20 6F :F8 00 FF 00 FF 00 AOCO 20 00 00 :F8 AODO FF FF FF FF 44 44 2D 38 20 20 01 00 : DE



4C 6C 9C 55 8C 25 84 DO 3C 3B 8G 32 F4 5A 7C 1C : C9


2E F3 16 83 FE F2 A2 7A 7F C4 49 F5 50 29 0E 7A :48



Z-700/1500

エスケープ





あなたの任務は、シャトルに乗ってこの 小惑星から脱出することです. しかし, こ の小惑星にはいろいろなエイリアンがいる ので, 気を付けてください。

■プログラム・インフォメーション

言 語	S-BASIC
面 白 さ 動き・操作性 サ ウ ン ド	! ! → → ♪ ♪
編集部評	初めての作品としては良くできていますが、マップをもっと広くして、ロールプレイング的な要素を加えてみても面白かったと思いますよ。(O)

簡単にシャトルには乗れないぞ!



入力方法

オールBASICなので、リストをよく見 て間違いのないように入力してください。 そして入力が終わったら,必ずテープにセ ーブしてください.



遊び方



RUNすると、まずプレイヤーの名前を 聞いてきます。そして名前を入力後CRキ ーを押すと、ゲームがスタートします。

ゲームがスタートするとコマンドを聞い てくるので "トル", "ミナミ", "ヒガシ", "コロス" というように、カナで動詞を入 力してください。また、何か物をあげると きなどは、"アゲル チョコレート" とい うように入力してください。

そしてゲームは、無事シャトルに乗って 小惑星から脱出することができれば終わり です.

なお、画面数は22面で登場人物は7人い

ます、暇な人は遊んでやってください。





PiO '84年8月号のアドベンチャースター を見て、自分でも作れないかと思って作っ てみました。また、この続編を作ろうと思 っています。

また難しさをどのくらいにしたらいいの かわからないので,この作品で評価を見て, 次の作品の参考にしたいと思っています。

それから、このアドベンチャーの特長は データのセーブ, ロードができることと, 持ち物を出せること、絵が次にきたときと 前とで位置が違うことです。他のパソコン にも楽に移植できると思います。

门参考文献

白石達也: "アドベンチャースター", PiO, '84年8月号



ESCAPE BASICリスト

- 10 DIM A(20), B\$(12)
- 20 PRINT"ES!":INPUT"777/ 771/7 ";N\$
 30 TEMPO7:MUSIC"FA3R"C"ETAOTET#G3R"ER"G0 "C"#F3R"DR"F0A"E3RBRA1#AB+C"#C"D"#D"E 40 MUSIC"F"#F"G"#G"A4"
- 50 A(20)=INT(100*RND(1))+100:A(17)=INT(1
- CONTENT ■■■■■■ 70 A1\$="キタ": A2\$="ヒカ"シ": A3\$="ニシ": A4\$="ミナミ ": A5\$="ロート"": A7\$="モチモノ"
- ": A55="ロ-ト": A7\$="モデモア"

 90 A85="70": A7\$="でラエ"

 90 K25="コロス": K7\$="こル": K4\$="トル": K5\$="アケ"ル

 ": K7\$="イレル ": K8\$="こル": K4\$="トル": K5\$="アケ"ル

 ": K7\$="イレル ": K8\$="シラ"

 100 B\$(1)="ニンキ" эつ": B\$(2)="オカネ": B\$(3)="カラ": B\$(4)=""ニンキ" эつ": B\$(2)="オカネ": B\$(3)="カラ": B\$(4)="レーサ" ")": D\$(5)="オラ": B\$(8)="カキ": B\$(9)="キ"": B\$(10)="タ"イヤ"

- 120 H=INT(19*RND(1))+1
- 130 IFH>13THEN150 140 DNHGDTD270,440,550,720,980,1150,1250
- 1410,1550,1730,2000,2100 50 H=H-12:ONHGOTO2200,2320,2500,2860,30
- 00,3180,3310
- 160 CURSORO, 19: PRINT"
- 170 CURSORO, 21: PRINTSPC (39)
- 180 CURSORO,21:PRINTN\$;:INPUT"サント"ウスル?"
 ;C\$:CURSORO,22:PRINTSPC(39)
- 190 MUSIC"BO":CURSORO, 23:PRINTSPC(38)
 200 IFC\$="t-7""THENWOPEN"DATA":FORI=0T02
 0:PRINT/T A(I):NEXT:PRINT/T N\$:CLOSE
- 210 RETURN 220 IFC\$="t-7""THENRETURN 230 CURSORO, 22: PRINTC\$;" YUN, 5"**7**2", ----
- ヌシ" *ラシ":RETURN

- 240 PRINT"E": CURSORO, 7: PRINT"
- 250 AB=INT(24*RND(1)):BC=INT(20*RND(1))+
- ETURN
- 270 A(15)=1:GOSUB240

- 320 IFC%=K2\$THENCURSORO, 22:PRINT"アナタル、チュ ウコ"クシ"ンニ コロサレタ。":GDT03540 330 IFC%=A2\$THEN440
- 340 IFC\$=A1\$THEN2320
- IFC\$=A4\$THEN980 IFC\$=A3\$THEN720
- 360
- IFC\$=A5\$THEN3440
- CURSORO, 22: PRINT"チュウコ" クシ"ン カ"イル。" IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:GOTO300
- GOSUB220:GOTO300
- 410 A(1)=2:CURSORO, 22:PRINT"シャトルノ ハ"シコ"ウ
- スホ*ック シットル アイコトハ"ハ ";A(17);"タ 420 FORI=OTO6000:NEXT:GOTO270
- 430 GDSUB220:GDTD300
- 440 A(15)=2:GOSUB240:FORI=8T019:CURSORO,

- 460 CURSORO, 22: PRINT" イチメン クサムラ デ"ス。"
- 470 GOSUB160 480 IFC\$=A1\$THEN2500
- 490 IFC\$=A4\$THEN1150
- 500 IFC\$=A5\$THEN3440 510 IFC\$=A3\$THEN270

- IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:GOTO470
- 530 IFC\$=A2\$THEN550 540 GOSUBBO: GOTO470

- 580 IFA(2)=1THENCURSORBC+2,10:PRINT"
- Kall I Kat 590 CURSORO, 22: PRINT" ללה מי לא. "
- 600 GOSUB160 610 IF(C\$=K5\$+B\$(4))*(A(3)=1)THENA(3)=2:
- A(2)=1:GOTO700 620 IFC\$=A2\$THEN720 630 IFC\$=A1\$THEN2860

- IFC\$=A3\$THEN440 IFC\$=K2\$THEN710 640
- 650
- 660
- IFC\$=A4\$THEN1250 IFC\$=A5\$THEN3440
- 680 IFC\$=A7\$THENGOSUE3500:GOTO600
- 690 GOSUB220:GOTO600 700 CURSORO,22:PRINT"カワリ ニ カダナ ラ ヤルテ"コ"サ
- "%。":FORI=0T09999:NEXT:GOT0550 710 CURSORO,22:PRINT"7ナタ ハ サムライ ニ コロサレマシ
- ":GOT03540 720 A(15)=4:PRINT"E":FORI=2T035STEP7:CUR SORI,1:PRINTKI\$:CURSORI,9:PRINTKI\$
- 730 NEXT: CURSORO, 22: PRINT"ハヤシノ ナカダ"。" 740 GOSUB160 750 IFC\$=A2\$THEN270
- 760 IFC\$=A1\$THEN3000
- IFC\$=A3\$THEN550 IFC\$=A4\$THEN1410
- 780
- 790 IFC\$=A5\$THEN3440 800 IFC\$=A7\$THENGDSUB3500:G0T0740
- B10 GOSUB220:GOT0740



ESCAPE BASICリスト		
820 A(15)=5:GOSUB240	1680 IFA(2)=1THEN1720	2560 IFC\$=K3\$THENCURSORO,22:PRINT"シャトルカ"
B30 IFA(4)<>0THENB90	1690 IFC\$=A5\$THEN3440	アル。 アレニノッテク "ッシュ"リショウ。":GOTO2550
840 FORI=6T021:CURSORI,9:PRINT"-":CURSOR	1700 IFC#=A7*THENGOSUB3500:GOTO1590 1710 CURSORO, 22: PRINT"777)\ 777" = 30767"	2570 IFC\$=A1\$THEN1850 2580 IFC\$=A5\$THEN3440
I,13:PRINT"-" 850 CURSORI,11:PRINT" ":NEXT	:GOTO3540	2590 IFC\$=A2\$THEN2860
860 CURSOR5,13:PRINT" TE JUUUUU	1720 CURSORO, 22: PRINT"†77" 7, 9359. ":FORI=	2600 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T03180
\[!	OTD1000:NEXT:A(12)=1:G0TD1550	2610 IFC\$=A3\$THEN2320
870 CURSORO, 22: PRINT"ภษา" ก"7% ".	1730 A(15)=11:GOSUB240:IFA(3)<>OTHEN1760	2620 IFC\$=A4\$THEN3180
880 CURSOR5, 9: PRINT" AS hononon	1740 CURSORBC, 10: PRINT"	2630 GOSUB220:GOT02550 2640 A(15)=21:PRINT"E"
890 GOSUB160	1750 CURSORO, 22: PRINT" # # 7 # 7 # " 7 # " 1760 GOSUB169	2650 CURSOR5,5:PRINT"
900 IFC\$=K3\$THENCURSORO, 22: PRINT"/193" #".	1770 IFC\$=K4\$THENA(3)=1:GOTO1730	2660 CURSOR7,6:PRINT"["]"
アル。 ニシ、ミナミヘイケル。" = GOTO890	1780 IFC\$=A1\$THEN980	2670 CURSOR7,7:PRINT" "
910 IF(C\$=K4\$+B5\$)*(A(4)=0)THENA(4)=1:60	1790 IFC\$=A3\$THEN2200	2680 CURSOR7,8:PRINT"L"
T0820	1800 IFC\$=A2\$THEN1850	2690 FORI=6T017:CURSOR5,I:PRINT" ":CURSO R15,I:PRINT" ":NEXT
920 IF(Cs=A4s)*(A(18)=0)THEN970 930 IF(Cs=A4s)*(A(18)=1)THEN1550	1810 IFC\$=A5\$THEN3440 1820 IFC\$=A4\$THEN2320	2700 CURSOR5, 18: PRINT"L"
940 IFC\$=A5\$THEN3440	1830 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:GOTO1760	2710 CURSOR6, 11:PRINT"D":CURSOR8, 11:PRIN
950 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T0890	1840 GOSUB220:GOTO1760	T" [Keees +++ Keees +++ Keees "
960 GOSUB220:GOTO890	1850 A(15)=12:PRINT"E":FDRI=OTD30STEP7:C	2720 CURSORO, 22: PRINT"#+"7th, +-#"-h"#", 7
970 CURSORO, 22: PRINT"アナタ ハ ラクライニ ウタレテ シン	URSORI,1:PRINTKI\$:CURSORI+2,9:PRINTKI\$	No."
9". ":GOT03550	1860 NEXT 1870 IFA(0)<>OTHEN1900	2730 GDSUB160 2740 IFC\$=KB\$THEN3180
980 A(15)=6:GOSUB240 990 CURSORO, 22: PRINT"Z#*"77" 1/4" "	1880 CURSOR5, 10: PRINT"30="	2750 IFC\$=K3\$THENCURSORO, 22:PRINT" ## 77h
1000 CURSORBC, 10: PRINT"	1890 CURSORO, 22: PRINT" EU/ Jhi = ph" Ph	、キ-ホ"-ト"カ"アル。 ":GOTO2730
· Vicase Vikased L"		2760 IF(C\$=K7\$+B\$(8))*(A(7)=1)THENCURSOR
1010 GOSUB160	1900 GOSUB160	O,22:PRINT"ト"カーン トニカク シンタ"。":GOTO3540
1020 IFC\$=A1\$THEN270	1910 IFC\$=A1\$THEN1150	2770 IFC\$=A5\$THEN3440 2780 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T02730
1030 IFC\$=A2\$THEN1150	1920 IFC\$=K4\$THENA(0)=1:G0T01850 1930 IFC\$=A2\$THEN2000	2790 IF(C\$=K7\$+B\$(9))*(A(8)=1)THEN2820
1040 IFC\$=A3\$THEN1550 1050 IFC\$=A4\$THEN1730	1940 IFC\$=A3\$THEN1730	2800 IFC\$=D\$THENCURSORO,22:PRINT"イレル カキ"
1060 IFC\$=A5\$THEN3440	1950 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500	、キ- カ"ナイ。":GOTO2730
1070 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:GOTO1010	1960 IFC\$=A4\$THEN2500	2810 GOSUB220:GOTO2730
10B0 IF(C\$=K5\$+B\$(3))*(A(2)=1)THENA(2)=2	1970 IFC\$=A5\$THEN3440	2820 CURSORO, 23: INPUT"/\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\
:GOTO1100	1980 IFC\$=A7\$THENGDSUB3500:G0T01900 1990 G0SUB220:G0T01900	2840 IFBN<>A(20)THEN9050
1090 GDSUB220:GDT01010 1100 CURSORO, 22:INPUT"74350"0?";IC	2000 A(15)=13:PRINT"E":I=1:FORJ=OTO35STE	.2850 CURSORO, 22: PRINT" オメデ トゥ。 アナタハ、ミコ トニ
1110 IFIC=A(17)THEN1130	P6:CURSORJ, I:PRINTKI\$:I=I+1:NEXT	タ"ッシュツスルコトカ"テ"キタ。":GOTO3650
1120 GOTO1010	2010 GDSUB160	2860 A(15)=18:PRINT"E":I=1:FORJ=0T035STE
1130 CURSORO, 22: PRINT"シャトルノ アンコ"ウハ、";A(2)	2020 IFC\$=A1\$THEN1250	P6:CURSORJ, I:PRINTKI\$:I=I+2:NEXT 2870 IFA(9)<>OTHEN2900
0);"テ"スヨ。":GOTO1010 1140 CURSORO,22:PRINT"キ、キエマシタ。":GOTO1010	2030 IFC\$=A2\$THEN2100 2040 IFC\$=A3\$THEN1850	2880 CURSOR10,16:PRINT"+"
1150 A(15)=7:PRINT"E":FORI=0T039STEP8:CU	2050 IFC\$=A5\$THEN3440	2890 CURSORO, 22: PRINT" 9" 4" " 7%" "
RSDRI,5:PRINTKI\$:NEXT	2060 IFC\$=A4\$THEN2860	2900 GOSUB160
1160 CURSORO, 22: PRINT "ハヤシノ ナカニイマス。"	2070 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T02010	2910 IFC\$=A1\$THEN2000
1170 GDSUB160	2080 IFC\$=K3\$THENCURSORO, 22:PRINT"+V/= +	2920 IFC\$=A5\$THEN3440 2930 IFC\$=A2\$THEN3000
1180 IFC\$=A1\$THEN440	カ*ナランデ*イル。":GDTD2010 2090 GDSUB220:GDTD2010	2940 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T02900
1190 IFC\$=A2\$THEN1250 1200 IFC\$=A3\$THEN980	2100 A(15)=14:PRINT"E":I=B:FORJ=OTO35STE	2950 IFC\$=A3\$THEN2500
1210 IFC\$=A4\$THEN1850	P6:CURSORJ, I:PRINTKI\$:I=I-1:NEXT	2960 IFC\$=A4\$THEN550
1220 IFC\$=A5\$THEN3440	2110 GOSUB160	2970 IFC\$=K4\$THENA(9)=1:G0T02860
1230 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:GDT01170	2120 IFC\$=A1\$THEN1410	2980 IFC\$=K3\$THENCURSORO, 22: PRINT" + L/I. +
1240 GOSUB220:GOTO1170	2130 IFC\$=A2\$THEN2200 2140 IFC\$=A3\$THEN2000	カッナラント、ル。 タッイヤカ、、オチテイル。":GDTD2900 2990 GDSUB220:GDTD2900
1250 A(15)=8:GOSUB240 1260 CURSORBC, 9:PRINT"	2150 IFC\$=A4\$THEN3000	3000 A(15)=19:PRINT"E":I=1:FORJ=0T030STE
- Meece / Meece Meece ";	2160 IFC\$=K3\$THENCURORO, 22:PRINT"+L/1. 15	P7:CURSORJ, I:PRINTKI\$:I=I+2:NEXT
1270 PRINT" GGGG GGGG GGGG	ンタ"、キカ"ハエテイルヨ。":GOTO2110	3010 IFA(13)<>OTHEN3040
	2170 IFC\$=A5\$THEN3440	3020 CURSORO, 22: PRINT"357 7" 4143."
1280 CURSORO, 22: PRINT"カワイイ ??? オンナノ コカ"イ ルヨロシ。"	2180 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T02110 2190 G0SUB220:G0T02110	3030 CURSOR5, 15: PRINT" 10 1466
1290 GOSUB160	2200 A(15)=15:GOSUB240:IFA(7)<>OTHEN2220	3040 IFA(B)<>0THEN3070
1300 IFC\$=A1\$THEN550	2210 CURSORBC, 10: PRINT" [T-0"	3050 CURSORO, 22: PRINT" + - 11", 71% "
1310 IFC\$=A2\$THEN1410	2220 GDSUB160	3060 CURSOR5, 15: PRINT" 0": GOTO3070
1320 IFC\$=A3\$THEN1150	2230 IFC\$=K4\$THENA(7)=1:G0T02200	3070 GDSUB160
1330 IFC\$=A4\$THEN2000 1340 IFC\$=A5\$THEN3440	2240 IF(C\$=K3\$)*(A(7)=1)THENCURSORO,22:P RINT"h+", h"7%=":GOTO2220	3080 IF(C\$=K2\$)*(A(5)=1)THENA(13)=1:GOTO
1350 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:GOTO1290	2250 IFC\$=A1\$THEN1550	3090 IFC\$=K2\$THENCURSORO, 22:PRINT"hh" ##
1360 IFC\$=K2\$THENCURSORO, 22:PRINT"J/EN9"	2260 IFC\$=A5\$THEN3440	3. ":GOTO3070
ケル、コロサナイテ"クタ"サイーーーイヌシ"ャラシ":GOTO1290	2270 IFC\$=A3\$THEN2100	3100 IF((C\$=K4\$)*(A(13)=1))THENA(8)=1:GD
1370 IF(C\$=K5\$+B\$(1))*(A(0)=1)THENA(0)=2	2280 IFC\$=A2\$THEN1730	T03000 3110 IFC\$=A1\$THEN2100
:CURSORO,22:PRINT"7777"50";:GOTO1390	2290 IFC\$=A4\$THEN3310 2300 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T02220	3120 IFC\$=A5\$THEN3440
1390 PRINT"オイノリラ シテアケ"ル。 アーメン":FORI=OTO9	2310 GOSUB220:GOTO2220	3130 IFC\$=A2\$THEN3310
999: NEXT	2320 A(15)=16:GOSUB240:IFA(1)=OTHENCURSD	3140 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T03070
1400 A(18)=1:GOTO1290	RBC, 10: PRINT"	3150 IFC\$=A3\$THEN2860
1410 A(15)=9:GOSUB240 1420 IFA(6)=1THENCURSORO, 22:PRINT"5+N I	2330 IFA(14)=1THEN2370 2340 CURSORBC,10:PRINT"	3160 IFC\$=A4\$THEN720 3170 GOSUB220:GOTO3070
ハイルニワ キート ハ°スワート" カ"イル。"	EG - PRINCE PRI	3180 A(15)=22:PRINT"E":FORI=0T039:CURSOR
1430 IFA(6)<>0THEN1460	2350 PRINT" VICEGE TIMEEGE TIMEEGE	I,10:PRINT"":NEXT
1440 CURSORBC, 10: PRINT"	ee - " - y - Ehr	3190 FORI=OTO4: CURSOR10, I:PRINT"
LAFO CURCORO CONTROL VILLE TO THE TOTAL OF THE TANK OF	2360 CURSORO,22:PRINT"Ntb" h" 47% " 2370 GOSUB160	":NEXT:CURSOR10,5 3200 PRINT"L
1450 CURSORO,22:PRINT"シャトル / ホンカ"アル。" 1460 GOSUB160	2370 GOSUB160 2380 IFC\$=A5\$THEN3440	"// "// ". 7\/\" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1470 IF(C\$=K4\$)*(A(6)=0)THENA(6)=1:GOTO1	2390 IF(C\$=K5\$+B\$(8))*(A(7)=1)THENCURSOR	3210 IFA(16)=OTHEN3240
410	0,22:PRINT"オレイニ、キスシタル":A(7)=2:GOTO2370	3220 FORI=7TO17STEP2:CURSOR12,I:PRINT"
1480 IFC\$=A1\$THEN720	2400 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T02370	- ": NEXT: CURSOR12, 6
1490 IFC\$=A2\$THEN1550	2410 IFC\$=A1\$THEN1730	3230 PRINT" " 3240 GOSUB160
1500 IFC\$=A3\$THEN1250 1510 IFC\$=A4\$THEN2100	2420 IFC\$=A3\$THEN3310	3250 IFC\$=A1\$THEN2500
1520 IFC\$=A5\$THEN3440	2430 IFC\$=A2\$THEN2500 2440 IFC\$=A4\$THEN270	3260 IFC\$=A5\$THEN3440
1530 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0701460	2450 IF(C\$=K2\$)*(A(2)=1)THENCURSOR0,22:P	3270 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T03240
1540 GOSUB220:GOTO1460	RINT"オカネタ" オカネタ"":A(14)=1:G0T02490	3280 IF(C\$=A8\$)*(A(4)=1)THENA(16)=1:A(4)
1550 A(15)=10:GOSUB240:IFA(12)<>OTHEN159	2460 IFC\$=K2\$THENCURSORO, 22: PRINT" (1)	=2:GOTO3180 3290 IF(C\$=A9\$)*(A(16)=1)THEN2640
1540 CURSORBC, 5: PRINT"	"9377"%":GOTO2370 2470 IF(C\$=K4\$)*(A(14)<>0)THENA(1)=1:GOT	3300 GOSUB220:GOTO3240
Record Record V";	02320	3310 A(15)=20:GOSUB240
1570 PRINT" RECE LECC / LECCE / LECCE /	2480 CURSORO, 22: PRINTC\$;" איל דער ":GOT	3320 CURSORBC, 10: PRINT"/
LESS "	02370	7770 CURSORO 33: PRINT" TO THE TO THE TOTAL
1580 CURSORO, 22: PRINT"†75" " 1" 1% "	2490 FORI=OTO9999:NEXT:GOTO2320	3330 CURSORO, 22:PRINT"エイリアン カ"イル。";:IFA(5)=OTHENPRINT"レーサ" -カ"ン カ"アル。"
1590 GOSUB160 1600 IF(C\$=K2\$)*(A(12)=0)THEN1670	2500 A(15)=17:GOSUB240 2510 CURSOR25,10:PRINT"/ [###] ":CURSOR	3340 GOSUB160
1610 IF(C\$=A1\$)*(A(12)=0)THENCURSOR0,22:	18.12:PRINT"/ /":CURSOR17.13	3350 IFC\$=A1\$THEN2200
PRINT"ヤクサ"カ"、トウシテクレナイ。":GOTO1590	18,12:PRINT" /":CURSOR17,13 2520 PRINT"/ ":CURSOR16,14:PRIN	3360 IFC\$=A4\$THEN720
1620 IF(C\$=A1\$)*(A(12)<>0)THENB20	T" 888888 :: CURSOR16, 15	3370 IFC\$=A3\$THEN3000
1630 IFC\$=A2\$THEN980	2530 PRINT" CURSOR17, 16: PRI	3380 IFC\$=A2\$THEN2320 3390 IFC\$=A5\$THEN3440
1640 IFC\$=A3\$THEN1410 1650 IFC\$=A4\$THEN2200	'NT"@J @1@" 2540 CURSORO, 22: PRINT"ますまこ シャトル カ"、アリマス。	3400 IFC\$=A7\$THENGOSUB3500:G0T03340
.1660 GOSUB220:GOTO1590	"	3410 IFC\$=K5\$+B\$(10)THENA(10)=2:A(5)=1:G
1670 IFA(5)=1THEN1720	2550 GOSUB160	OT03430



ESCAPE BASIC

3420 GOSUB220:GOTO3340 3430 CURSORO,22:PRINT"レーサ"ーカ"ンラアケ"ル。":FO RI=OTD4000:NEXT:A(9)=2:GOTD3310 3440 REM DATA LOAD

3450 ROPEN"DATA": FORI = OTO20: INPUT/T A(I) *NEXT:INPUT/T N\$:CLOSE 3460 IFA(15)>11THEN3480

3470 DNA(15)GOTD270,440,550,720,820,980, 1150,1250,1410,1550

3480 A=A(15)-10

3490 DARGUTU1730,1850,2000,2100,2200,232 0,2500,2860,3000,3310,2640:3800 3500 REM 5"-9 EFE/

CURSORO, 22: FORI = OTO9

3520 IFA(I)=1THENPRINTB\$(I+1);", ";

3530 NEXT: RETURN

TEMPD4: MUSIC"C4ROC3ROC1ROC4R1#D3R1D 1ROD3ROC1ROC3RO_B1ROC7R

3550 FORI=OT09999:NEXT:RUN 3560 REM 1984¥12月318(月)

3500 REM 1984#12#318(#) 3570 REM BY イチカワ 7キセロ & MZ-721 3580 REM オオカドミ クタ・サイ。 ショコショか、 3590 REM トラシャ ヤン イタノ クザン ヨシノ チョウ 3600 REM サイショウ アサーヒカッシス・カ 72-3 3610 REM フィアー14 3620 REM コイヤー4 ノ パ・ト2 ヲ オタノシミニ

3630 REM コ"イケン コ"カンソウ ヲ オマチシテマス。

3640 REM #9015

3650 TEMP07: MUSIC"A3_D3"C3_B3"#G3_A3"B3" C3_A3A3_G3"A7R":FORI=OTD1000:NEXT 3660 PRINT"E"



!! Gロ!! ポッチ 中山直樹


図 1 画面表示スクロール

ストーリ

あなたは小犬のポッチー. しかも野良犬. この寒い中、ポッチーは家を探そうと歩 きはじめた. 突然行手を邪魔するものが現 われた.ブル,シバ,そして保健所のおじさ ん。これらの邪魔者をかわしてはたして家 をみつけることができるか.

ゲー人の説明


右方向スクロールです。邪魔物はジャン プしてかわします。ときどき肉がおちてい ます。それはポッチーのエネルギーなので とってください。でも、毒いり肉もありま すから, ジャンプでかわしてください。邪 魔者に触れたり、毒入り肉をとると1匹死 亡です。3匹死ぬとゲーム・オーバーです。 2万点を超えると家が出てするので、そこ につくと1面クリアです。20面あります。 障害物、上から降ってくるものに当たると 1匹死にますので注意してください。エネ ルギーもなくなると死にます。



キャラクタ in M

ブル

シバー





-I J.

ある日, ある小さな村が悪いやつらに支 配された。好き放題悪さをしているのに怒 ったあなた(やるて)は悪を退治するために, 少林寺へ修業に出た.

ゲーノの説明

あなた(やるて)が、少林寺を習うにはま ず第四房から.

最初は道に大きな穴がありそこに水がた まっていて1本の木が浮かんでいる。そこ

を通るには、木にのり、すかさず向こうに 飛ばなければいけない。 3往復するとクリ アだが、3回失敗するとゲーム・オーバー. 次は第三房ここでは上からつるしてある サンドバッグに頭突きをする。3つあり① ②③と番号がうってあるので、どれか指名 する. しかし, どれか1つには鉄が入って いる

2回助かると次にいけますが、3回失敗 すると、当然ゲーム・オーバー、

強くなるには運も必要だ。


ポッチー

第二房では、全員(6人)が下のとがった


バケツ(?)をうでを上げたまま持っている. 途中でおろそうとすると, 腕の内側につ けたナイフが脇にささる。そこで、あなた は腕を下げ、あぶなくなった人の腕を上げ てあげるのだ。20人助けるととうとう最後 の第一房.

●いかりのポースケ&チーコ

第一房は少林寺の館長と一対一で勝負し なければなりません。ここで勝てば第五房 を作りそこの師範にもなれ、また、あなた の住んでいた村を支配したやつを倒すこと ができる。2回負ければゲーム・オーバー 棒術で勝負. 勝つ方法は相手をつく.









カーレースのゲームにはいろいろなタイ プがありますが、このゲームは少し異色な タイプだと思います。一度試してみてくだ

カーブではスピードを上げたままだとク ラッシュしやすいので、スピードを下げて

■プログラム・インフォメーション

言語	BASIC マシン語 4000~4CD6					
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!!! → → → → → ♪ ♪ ♪ ♪					
編集部評	単調ですが、なかなか難しくて、熱中できます。サーキットが1つというのが残念です。 (key)					



初めにBASIC部(リスト1)を入力して, カセットにセーブしてください。 次にマシ ン語部 (リスト2) を入力して、BASIC部

DEAD HEAT BY K.SAITOU COPYRIGHT 1984

CLEAR ,&H3FFF SCREEN7,7:FOR P=OTO7:COLOR=(P,P):NEXT

DIM U(24,7):GOSUB5120:'----DATA READ GOSUBBOOO: I\$=INPUT\$(1):'---TITLE

IF PEEK(&H4000)=&H86 THEN 40 LOCATE11,21:PRINT"マシンコ ラ ロート シテイマス"

LOADM"CASO:M" LOCATE10,21:INPUT"ナンシュウ ノ レース ヲ シマスカ"

50 IF LAP>99 OR LAP<=0 THEN BEEP: GOTO40 60 POKE&H4000+1, LAP

70 SOUND1,20:SOUND3,15:SOUND6,20:SOUND7, 0:SOUND12,0 80 'FIRQ*****

100 READ A\$:B=VAL("&H"+A\$):POKE AF,B:AF= AF+1:IF B<>0 THEN100

110 POKE &H6FD0, &H00: HB=0: POKE &H6DF1,0:

120 ADR=%H6D10 150 RESTORE 300:FOR I=0 T0146:READ A\$:B=

BASICのプログラムをRUNさせるとま ずタイトルが表示されます. そして好きなキ ーを押すとマシン語をロードします。 ロード が終わると何周のレースをするか聞いてきま す、最高で99周のレースができますが、初 めは1周のレースがいいでしょう。

1 RETURN と入力すると,次にレース 用の画面を作り始めます。全部で9台のレー ス・カーが走ります。自車は黄色の車です。 コースが出来上がるとファンファーレが鳴 っていよいよレースができます。 0のキ ーを押すとレースは始まります。 他車やガ ードレールにぶつけないようにしてなるべ く速くコースを回ってください。

キーファンクションは8のキーでスピ ードが上がり、2のキーで下がり、4の キーで進行方向に対し左回り、 6のキー で右回り、5で直進をします。ただし、カ -ブの半径はスピードに比例します.



ム中にRのキーを押すとタイトル に戻ります。

②他車は止まっているものとクラッシュす ると再起不能になります。

③レースは自車がゴールインするまで続き ます。


●自車は何度クラッシュしてもよいが、そ



マシン語はすべてサブ側へ転送して実行 するものです。ゲームの性質上同じことの 繰り返しが多いのでサブルーチン・コール のオンパレードです. なにしろサブルーチ ンをコールするためのサブルーチンがある くらいです.

サウンドはサブ側からのFIRQをメイン 側のBASICで処理しています。

直進するタイミングを一歩間違えると…





■ リスト1 DEAD HEAT BASICリスト■ 190 GOSUB490

200 POKE &HFFF6,&H6F:POKE &HFFF7,&HA0 210 EXEC ADR:EXEC ADR+73

225 GOSUB21000:SD=1

230 HA=PEEK (&H6FD0): IF HA=0 THEN SOUND8, O:SOUND9,O:SOUND10,O:HB=O:IF SD=O THEN G OSUB20000:SD=1:GOTD230 ELSE230

240 IF HA=100 THEN POKE &HFFF6, &HO1: POKE %HFFF7,%HEO:SOUND8,0:SOUND9,0:SOUND10,0 :I\$=INPUT\$(1):RUN10

250 IF HB>35 AND PEEK(&H6FD1)<>EXB THEN EX=PEEK(&H6FD1):SOUND1,15:SOUND3,14:SOUND D6,40-HB/2:SOUND12,40:SOUND13,9:FOR T=0 TD800: NEXT: SOUND6, 20: SOUND12, 0: EXB=EX: HB =0:GOT0230

260 IF HAKAO AND HB=0 THEN SOUNDA 20: SOU ND7,0:SOUND12,0:SOUND8,16:SOUND9,16:SOUN D10,16:SOUND11,25:SOUND13,10:HB=HA:SD=0: 270 IF HA<60 AND HB<>0 THEN SOUND 11,60-

HA:HB=HA:GOT0230 280 GOT0230

290 300 DATA 8E,40,00,86,32,A7,8D,00,65,31,8 D,00,85,EC,81,ED,A1

310 DATA 6A,8D,00,59,26,F6,34,10,31,8D,0 0,49,CC,10,00,ED,A1 320 DATA 30,8D,00,59,AF,A1,8E,00,77,AF,A

4,30,8D,00,35,AD,FF,FB,FA,35,10,EC,8D,00

330 DATA C3,00,64,ED,8D,00,4B,6A,8D,00,2 9,26,BB.39

7,20,88,37 340 DATA 31,8D,00,19,CC,10,00,ED,A1,30,8 D,00,1A,AF,A1,8E,00,0F,AF,A4,30,8D,00,05 350 DATA AD,FF,FB,FA,39,00,00,00,00,00,00 0,00,00,00,27 360 DATA 00,00,3F,59,41,4D,41,55,43,48,4

360 DATA 00,00,38,59,41,4D,41,55,43,48,4
9,93,C0,00,90
370 DATA 00,00,3F,59,41,4D,41,55,43,48,4
9,91,D3,93,C0,00,00,64,90,00
490 CLS:CL=4:CB=2: "*****************
505 LINE(0,0)-(637,199),PSET,CB,BF
510 FOR Y=0 T1019 STEP4
525 LINE(0,Y)-(637,Y),PSET,0
530 X=((Y/A)MOD2)*12;MHILE X/639

540 LINE(X,Y)-(X+2,Y+3),PSET,0,BF 550 X=X+24:WEND:NEXT 550

550 X=X+24:WEND:NEXT
560 CIRCLE (539, 42), 100, CL.,.75,.25
570 CIRCLE (100, 42), 100, CL.,.5,.75
580 CIRCLE (100, 155), 100, CL.,.5,.75
590 CIRCLE (300, 130), 100, CL.,.5,.75
600 LINE (100,0) - (539,0), PSET, CL
610 LINE (200, 155) - (200, 130), PSET, CL
620 LINE (300, 86) - (539, 86), PSET, CL
630 LINE (300, 86) - (539, 86), PSET, CL
640 CIRCLE (539, 86), PSET, CL

640 CIRCLE (539,42),90,CL,,.75,.2 650 CIRCLE (100,42),90,CL,,.5,.75



'MOVER****

20

EXB=0

DEFINT A-Z

:LAP\$:LAP=VAL (LAP\$)

90 RESTORE 890: AF=&HAFA0

VAL ("&H"+A\$) : POKE ADR+I, B: NEXT

▶みんなNakkeyさんやTomokoさんやみなみりょうこさんを話題に出すけど、僕はMIKAKOさんについて語りたい、私は、オリジナルの絵は 描けません。人の絵をそのまま書く(これをハード・コピーと人は呼ぶ)ことはできますが。しかし作曲となるとまるでだめ。しまいには乱数 で作曲(といえるかな?)をしてしまうくらいに下手です、PiOパーツでも一番利用されているのではないでしょうか、もっとMIKAKOさん (大牟田の街中を自転車で45km/hで走るC.R) 頑張ってください。

リスト1 DEAD HEAT BASICリスト

5550 DATA F81F.F81F.7C3E.7C3E.3E7C.3E7C.

```
CIRCLE(100,155),90,CL,,0,.5
  670 CIRCLE(300,133),70,LC,,70,136
680 LINE(95,3)-(543,3),PSET,CL
690 LINE(10,42)-(10,155),PSET,CL
700 LINE(190,155)-(190,130),PSET,CL
710 LINE(190,155)-(190,130),PSET,CL
710 LINE(295,82)-(539,82),PSET,CL
720 LINE(295,81)-(300,81),PSET,CL
  720 LINE (295,81)-(300,81), PSET,0
730 LINE (297,194)-(105,194), PSET,CL
740 PAINT (300,1), CL
750 CIRCLE (520,42), 20, CL,,,,75,,25
770 CIRCLE (180,78),100,CL,,,5,,75
780 CIRCLE (100,142),20,CL,,01,5,75
780 CIRCLE (200,85),80,CL,,,5,,75
790 LINE (520,34)-(180,34), PSET,CL
810 LINE (50,50)-(200,50), PSET,CL
820 LINE (120,142)-(120,86), PSET,CL
820 LINE (120,142)-(120,86), PSET,CL
830 PAINT (300,42), CL
  830 PAINT (300,42),CL
835 PAINT (300,20),1,CL:PAINT (300,20),0,C
842 LINE (494,0) - (498,3), PSET,7,BF
843 LINE (494,34) - (498,38), PSET,7,BF
850 SYMBOL (277,765,"D H ",4,3,6
855 SYMBOL (277,95),"D H ",4,3,6
865 SYMBOL (272,95),"D H ",4,3,6
865 SYMBOL (274,95),"D H ",4,3,6
865 SYMBOL (274,95),"D H (47,4,2,5)
866 CONNECT (455,90) - (415,107) - (427,107) - (395,124) - (445,105) - (435,107) - (427,107) - (395,124) - (445,107) - (455,90), 4
868 PAINT (427,106), 3,4
870 LINE (270,126) - (600,180), PSET,0,BF
871 LINE (270,126) - (600,180), PSET,5,B
872 LINE (407,135) - (578,178), PSET,5,B
880 C=2: wX=302: wY=134: 60SUB5280: G0SUB540
0: G0SUB5320: G0SUB5280: SPEED
     0: GOSUB5320: GOSUB5320: GOSUB5240: 'SPEED
    881 C=6: WX=300: GOSUB5280: GOSUB5400: GOSUB
   5320:GOSUB5320:GOSUB5240
883 C=6:WX=302:WY=145:GOSUB5200:WX=517:G
    OSUB5217: 'BEST
     884 C=3: WX=300: GOSUB5200: WX=515: GOSUB521
    885 C=2:WX=302:WY=155:GOSUB5210:WX=517:G
    OSUB5217: 'TIME
    886 C=4: WX=300: GOSUB5210: WX=515: GOSUB521
    887 C=3:WX=302:WY=165:GOSUB5215: 'LAP
    888 C=5: WX=300: GOSUB5215
    889 RETURN
  889 RETURN 890 *** FIRQ *** 900 DATA 34,02,86,FD,04,86,80 910 DATA 87,FD,05,86,FD,05,2A,F6 920 DATA 86,FC,F0,87,6F,D0,86,FC,F1 930 DATA 87,6F,D1,7F,FD,05,7F,FD,05 940 DATA 35,02,38,00 110 **** DATA READ ***** 5120 RESTORES410 $130 FOR PEO 10724-FOR GEO. 107
    5130 FOR P=0 T024:FOR Q=0 T07
    5140 READ DA$:DA!=VAL("%H"+DA$):U(P,Q)=D
A!+65536!*(DA!>32767):NEXT:NEXT
   A: 45536: *(DA: >3276/): NEXT: NEXT
5150 FDR P=0 TD7
5160 H(P)=U(0,P):I(P)=U(1,P):B0(P)=U(2,P):S(P)=U(3,P):C(P)=U(4,P):D(P)=U(5,P):R(P)=U(6,P):E(P)=U(4,P):D(B)=U(5,P):R(P)=U(6,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(5,P):D(B)=U(
   P):Y(P)=U(12,P):AC(P)=U(13,P):V(P)=U(14,
P):P(P)=U(15,P):BC(P)=U(16,P):DD(P)=U(17
     .P):L(P)=U(18.P):K(P)=U(19.P):UC(P)=U(20
      ,P):S1(P)=U(21,P):S4(P)=U(22,P):S8(P)=U(
23,P):S9(P)=U(24,P)
    5180 NEXT: RETURN
                             ***** CHARA DIS ****
    5200 GOSUB5220: GOSUB5320: GOSUB5280: GOSUB
    5330:WX=WX+21:RETURN:'---BEST
5210 GOSUB5330:GOSUB5260:GOSUB5340:GOSUB
```

5320: RETURN: '---TIME

5215 GOSUB5230: GOSUB5380: GOSUB5400: RETUR

5217 GOSUB5280 GOSUB5320 GOSUB5290 RETUR

```
5220 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),BC,PSET,C:
WX=WX+21:RETURN
5230 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),L,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5240 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),DD,PSET,C:
WX=WX+21:RETURN
5250 PUT@(WX.WY) - (WX+15.WY+7) -H.PSET.C:W
5260 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),I,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5270 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),B0,PSET,C:
WX=WX+21: RETURN
5280 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),S,PSET,C:W
X=WX+21: RETURN
5290 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),C,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5300 PUT@(WX.WY) - (WX+15.WY+7) . D. PSET. C: W
 (=WX+21:RETURN
5310 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7) ,R,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5320 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),E,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5330 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),T,PSET,C:W
X=WX+21: RETURN
5340 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),M,PSET,C:W/
X=WX+21:RETURN
5350 PUT@(WX.WY) - (WX+15.WY+7) .N.PSET.C: W
5360 PUT@(WX.WY) - (WX+15, WY+7), G, PSET, C: W
X=WX+21:RETURN
5370 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),Y,PSET,C:W
Y=WY+21 . RETURN
5380 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),AC,PSET,C:
WX=WX+21:RETURN
5390 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),V,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5391 PHT@(WX.WY) - (WX+15.WY+7).S1.PSET.C:
WX=WX+21:RETURN
5394 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),S4,PSET,C:
WX=WX+21:RETURN
     PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),S8,PSET,C:
5398
WX=WX+21: RETURN
5399 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),S9,PSET,C:
WX=WX+21:RETURN
5400 PUT@(WX.WY) - (WX+15.WY+7) .P.PSET.C:W
 X=WX+21:RETURN
5405 PUT@(WX,WY) - (WX+15,WY+7),K,PSET,C:W
X=WX+21:RETURN
5408 PUT@(WX,WY)-(WX+15,WY+7),UC,PSET,C:
WA-WATELIRETURN
5410 DATA FE7F,7C3E,7C3E,7FFE,7FFE,7C3E,
7C3E,FE7F
5420 DATA 3FFC,7E0,7E0,7E0,7E0,7E0,7E0,3
5430 DATA 0,0,0,1FF8,1FF8,0,0,0
5440 DATA 3FFF,7FFF,F800,7FFC,3FFE,1F,FF
 E,FFFC
5450 DATA 3FFF,7FFF,FC00,F800,F800,FC00,
7FFF,3FFF
5460 DATA 7FFE,FFFF,F81F,F81F,F81F,F81F,
FFFF,7FFE
5470 DATA FFFE,3FFF,3E1F,3FFE,3FFC,3EFC,
3E7E, FE3F
5480 DATA FFFF,7FFF,3E00,3FFF,3FFF,3E00,7FFF;FFFF
5490 DATA FFFF.FFFF.7E0.7E0.7E0.7E0.7E0.
 7E0
 5500 DATA F81F,FC3F,FE7F,FFFF,FFFF,FBDF,
F99F,F81F
5510 DATA FE1F,FF1F,FF9F,FFDF,FBFF,F9FF,
F8FF,F87F
5520 DATA 7FFF,FFFF,F800,F8FF,F81F,F81F,
 FFFF, 7FFF
 5530 DATA FC3F, 7E7E, 3FFC, 1FF8, 7E0, 7E0, 7E
5540 DATA 1FF8.1FF8.3E7C.3E7C.7FFE,7FFE,
 F81F,F81F
■リスト2 DEAD HEAT マシン語リスト
```

1FF8,1FF8
5560 DATA FFFE, FFFF, FC3F, FFFF, FFFE, FC00.
FCOO,FCOO
5570 DATA FFFE,3FFF,3E1F,3FFE,3FFE,3E1F,
3FFF,FFFE 5580 DATA FFFE,3FFF,3E1F,3E1F,3E1F,3E1F,
5580 DATA FFFE,3FFF,3E1F,3E1F,3E1F,
3FFF,FFFE 5590 DATA FC00,FC00,FC00,FC00,FC00,FC00,
5590 DATA FC00,FC00,FC00,FC00,FC00,
FFFF, FFFF 5595 DATA FC3F, FCFC, FFFO, FFCO, FFFO,
5595 DATA FUSE, FUFE, FFFO, FFCO, FFCO, FFFO,
FCFC,FC3F
5596 DATA FC3F,FC3F,FC3F,FC3F,FC3F,
FFFF,7FFE
5600 DATA 7E0,7E0,7E0,7E0,7E0,7E0,7E0,7E
0
5630 DATA FFC,1FFC,3F7C,7E7C,FFFF,FFFF,7
C,7C
5670 DATA 7FFE, FFFF, F81F, FFFF, FFFF, F81F,
FFFF,7FFE 5680 DATA 7FFE,FFFF,F81F,FFFF,7FFF,1F,1F
5680 DATA 7FFE, FFFF, F81F, FFFF, 7FFF, 1F, 1F
,1F
8000 WIDTH40,25
8020 SYMBOL (50,43),"D H ",7,6,7 8030 SYMBOL (50,51)," EAD EAT",7,5,7
8030 SYMBOL (50,51)," EAD EAT",7,5,7
8035 C=6:WX=110:WY=115:GOSUB8046
8038 C=2:WX=108:GOSUB8046
8035 C=6:WX=110:WY=115:GOSUB8046 8038 C=2:WX=108:GOSUB8046 8040 C=5:WX=179:WY=130:GOSUB8075
8041 C=7:WX=177:WY=130:GOSUB8075
8042 C=6:WX=200:WY=145:GOSUB8063
8043 C=3:WX=198:GOSUB8063:GOTO8080
8046 GOSUB5400: GOSUB5310: GOSUB5300: GOSUB
5360:GOSUB5310:GOSUB5380:GOSUB5340:GOSUB
5320: G0SUB5240
8047 WX=WX+21:GOSUB5220:GOSUB5370
8048 WX=WX+21:GOSUB5405:GOSUB8200:GOSUB5
280: GOSUB5380: GOSUB5260: GOSUB5330: GOSUB5
300: GOSUB5408: RETURN
8063 GOSUB5400: GOSUB5408: GOSUB5280: GOSUB
5250
8064 WX=WX+21:GOSUB5380:GOSUB5350:GOSUB5
370
8067 WX=WX+21:GOSUB5405:GOSUB5320:GOSUB5
370: RETURN
8075 GOSUB5290: GOSUB5300: GOSUB5400: GOSUB
5370: GOSUB5310: GOSUB5260: GOSUB5360: GOSUB
5250: GOSUB5330
8076 WX=WX+21:GOSUB5391:GOSUB5399:GOSUB5
398: GOSUB5394: RETURN
8080 FOR Y=43 TD90
8080 FOR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE
8080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7
8080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MDD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT
8080 FOR Y=43 TD90 8090 IF Y MDD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7
8080 FDR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET, 0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMPBIL(46,43)."D H ".7.6.2
8080 FDR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET, 0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMPBIL(46,43)."D H ".7.6.2
8080 FDR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET, 0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMPBIL(46,43)."D H ".7.6.2
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MDD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREENT,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREENT,7:COLLOR6 8140 CONNECT(490,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3
8080 FOR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET, 0: NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL (46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT (400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3
8080 FOR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL (46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT (400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF
8080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y M0D2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,MY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF;MX=MX+21:RETURN
8080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y M0D2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,MY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF;MX=MX+21:RETURN
8080 FOR Y=43 TD90 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB21200:FDR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","V15": '*******
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL (46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT (490,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,MY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB212001FDR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"T12005L16"
8080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL (46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COL.DR6 8140 CDNNECT (400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF;WX=WX+21:RETURN 20000 GDSUB21200:FOR T=0 T028000:NEXT 21010 PLAY"V15","V15":'******* 21010 PLAY"V1505L16"
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y M0D2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(490,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB212001FDR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","U15","V15": '****** 21010 PLAY"112005L16" 21015 PLAY"1540CD5AF" 21010 PLAY"1570CD5L16"
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y M0D2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(490,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB212001FDR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","U15","V15": '****** 21010 PLAY"112005L16" 21015 PLAY"1540CD5AF" 21010 PLAY"1570CD5L16"
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y M0D2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(490,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB212001FDR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","U15","V15": '****** 21010 PLAY"112005L16" 21015 PLAY"1540CD5AF" 21010 PLAY"1570CD5L16"
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y M0D2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(490,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB212001FDR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","U15","V15": '****** 21010 PLAY"112005L16" 21015 PLAY"1540CD5AF" 21010 PLAY"1570CD5L16"
8080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y=002 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 2000 LORE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20100 PLAY"V15","V15","V15": ******* 21010 PLAY"V15","V15","V15": ******* 21010 PLAY"V15","V15","V15": ******* 21030 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"L8F","05AB","06CB"
9090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBDL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,WY+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB21200:FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"N15","V15": '****** 21010 PLAY"N15","V15": '****** 21010 PLAY"N16","V15": "05A8","06C8" 21040 PLAY"R16","R16","R16" 21050 PLAY"LBF","05A8","06C8" 21060 PLAY"R16","R16","R16" 21070 PLAY"R16","R16","R16" 21070 PLAY"R16","R16","R16" 21070 PLAY"R16","R16","R16"
9080 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y), PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(360,57)-(330,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(WX,W+6)-(WX+5,WY+7),PSET,C,BF;WX=WX+21:RETURN 2000 060SUB21200:FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"15","915","V15":'****** 21010 PLAY"15","915","V15":'******* 21010 PLAY"15","95AB","06CB" 21040 PLAY"16","816","816" 21050 PLAY"L8F","05AB","06CB" 21040 PLAY"16","816","816" 21050 PLAY"L8F","05AB","16CB" 21050 PLAY"L8F","05AB","16CB" 21070 PLAY"15","816","816" 21070 PLAY"15","816","816" 21070 PLAY"15","816","816"
9080 FOR Y=43 T090 8090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,WY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB21200:FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"12055L16" 21010 PLAY"15","V15";"V15":'****** 21010 PLAY"15","05AB","06CB" 21040 PLAY"16","R16","R16" 2105 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"15","V15":'******
9080 FOR Y=43 T090 8090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,WY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB21200:FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"12055L16" 21010 PLAY"15","V15";"V15":'****** 21010 PLAY"15","05AB","06CB" 21040 PLAY"16","R16","R16" 2105 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"15","V15":'******
9090 FOR Y=43 T090 8090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT (400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,WY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF;MX=MX+21:RETURN 20000 GOSUB21200;FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","V15","V15":'****** 21010 PLAY"U15","V15","V15":'****** 21010 PLAY"U15",""05AB","06CB" 21030 PLAY"U15","05AB","06CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21050 PLAY"B16","816","R16" 21070 PLAY"L18","05AB","06CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21070 PLAY"L18","05AB","05CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21050 PLAY"B16","816","N15":'****** 21107 PLAY"L2F","42","C2" 21075 FOR T=0 T06000:NEXT:RETURN 21200 PLAY"U15","V15":'****** 21210 PLAY"L15D5DFB06D" 21230 PLAY"U35DFB06D"
9080 FOR Y=43 T090 8090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT(400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT(330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,WY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF:WX=WX+21:RETURN 20000 GOSUB21200:FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"12055L16" 21010 PLAY"15","V15";"V15":'****** 21010 PLAY"15","05AB","06CB" 21040 PLAY"16","R16","R16" 2105 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"16","R16","R16" 21070 PLAY"15","V15":'******
9090 FOR Y=43 T090 8090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT (400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,WY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF;MX=MX+21:RETURN 20000 GOSUB21200;FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","V15","V15":'****** 21010 PLAY"U15","V15","V15":'****** 21010 PLAY"U15",""05AB","06CB" 21030 PLAY"U15","05AB","06CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21050 PLAY"B16","816","R16" 21070 PLAY"L18","05AB","06CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21070 PLAY"L18","05AB","05CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21050 PLAY"B16","816","N15":'****** 21107 PLAY"L2F","42","C2" 21075 FOR T=0 T06000:NEXT:RETURN 21200 PLAY"U15","V15":'****** 21210 PLAY"L15D5DFB06D" 21230 PLAY"U35DFB06D"
9090 FOR Y=43 T090 8090 FOR Y=43 T090 8090 IF Y MOD2 =0 THEN SCREEN3ELSE SCREE N7 8100 LINE(60,Y)-(630,Y),PSET,0:NEXT 8110 SCREEN7,7 8120 SYMBOL(46,43),"D H ",7,6,2 8130 SCREEN7,7:COLOR6 8140 CONNECT (400,20)-(300,61)-(330,61)-(250,100)-(350,57)-(400,20),3 8150 PAINT (330,59),1,3 8170 SCREEN7,7:RETURN 8200 LINE(MX,WY+6)-(MX+5,WY+7),PSET,C,BF;MX=MX+21:RETURN 20000 GOSUB21200;FOR T=0 T028000:NEXT 21000 PLAY"U15","V15","V15":'****** 21010 PLAY"U15","V15","V15":'****** 21010 PLAY"U15",""05AB","06CB" 21030 PLAY"U15","05AB","06CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21050 PLAY"B16","816","R16" 21070 PLAY"L18","05AB","06CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21070 PLAY"L18","05AB","05CB" 21040 PLAY"B16","816","R16" 21050 PLAY"B16","816","N15":'****** 21107 PLAY"L2F","42","C2" 21075 FOR T=0 T06000:NEXT:RETURN 21200 PLAY"U15","V15":'****** 21210 PLAY"L15D5DFB06D" 21230 PLAY"U35DFB06D"

Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum	4160 17 04 92 17 03 3A 17 02 D7 17 04 89 17 03 3D CC :B8
4000 86 OF A7 8D OB EA CC 27 OF ED 8D OB E7 CC 00 00 :F8	4170 00 00 ED 8D 0A 86 86 04 A7 8D 0A 82 CC 70 A3 ED :20
4010 ED 8D 0B E8 86 04 A7 8D 0B E4 CC 6D 83 ED 8D 0B :5B	4180 8D 0A 77 17 06 61 CC 00 00 ED 8D 0A 6F 86 02 A7 17A
4020 D9 17 07 C3 CC 01 F4 ED 8D 0B 3E ED 8D 0B 49 ED :F9	4190 BD 0A 6B CC 73 C3 ED BD 0A 60 17 06 4A B6 D4 01 :DA
4030 8D 0B 54 CC 02 03 ED 8D 0B 5C ED 8D 0B 67 ED 8D :04	41A0 81 52 26 09 86 64 B7 D3 F0 B6 D4 04 39 81 30 26 :04
4040 OB 72 CC 02 12 ED 8D OB 7A ED 8D OB 85 ED 8D OB :EB	41B0 EC 7F D0 0E 6F 8D 0A 3B B6 D4 01 81 52 26 09 86 :9D
4050 90 86 12 A7 8D OB 14 A7 8D OB 3D A7 8D OB 66 86 :22	41CO 64 B7 D3 F0 B6 D4 O4 39 17 O2 21 17 O1 EC A6 BD :16
4060 OA A7 8D OB 15 A7 8D OB 3E A7 8D OB 67 86 1A A7 :C8	41D0 0A 2D 26 05 17 02 81 20 08 A6 8D 09 80 A7 8D 09 :1D
4070 8D 0B 16 A7 8D 0B 3F A7 8D 0B 68 CC 02 5B ED 8D :76	41E0 9A 17 02 14 17 01 D3 A6 BD 0A 14 26 05 17 02 74 :BB
4080 OA E5 ED 8D OA FO ED 8D OA FB ED 8D OB O6 ED 8D :E7	41F0 20 08 A6 8D 09 67 A7 8D 09 90 17 02 07 17 01 BA : BA
4090 OB 11 ED 8D OB 1C ED 8D OB 27 ED 8D OB 32 ED 8D :9A	
40A0 OB 3D 86 23 A7 BD OA C4 A7 BD OA CF A7 BD OA DA :18	Sum: 57 76 B5 6C 79 30 01 25 3F 8C 9B E8 E0 85 FB 77 :E2
40B0 A7 8D 0A E5 A7 8D 0A F0 A7 8D 0A FB A7 8D 0B 06 :CF	
40CO A7 8D 0B 11 A7 8D 0B 1C CC 00 00 ED 8D 0B 27 6F :92	Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum
40D0 BD 0A AE 6F BD 0A B9 6F BD 0A C4 6F BD 0A CF 6F :12	4200 A6 8D 09 FB 26 05 17 02 67 20 08 A6 8D 09 4E A7 :3B
40E0 8D 0A DA 6F 8D 0A E5 6F 8D 0A F0 6F 8D 0A FB 6F :C2	4210 8D 09 86 17 01 FA 17 01 A1 A6 8D 09 E2 26 05 17 :47
40F0 8D 0B 06 6F 8D 0A FB CC 00 00 ED 8D 0A 75 ED 8D :DE	4220 02 5A 20 08 A6 8D 09 35 A7 8D 09 7C 17 01 ED 17 :CA
	4230 01 88 A6 8D 09 C9 26 05 17 02 4D 20 08 A6 8D 09 :83
Sum: 20 D4 91 DF 51 6D 53 26 CD 32 D2 B7 92 EA 8A 1E :47	4240 1C A7 8D 09 72 17 01 E0 17 01 6F A6 8D 09 B0 26 :5C
	4250 05 17 02 40 20 08 A6 8D 09 03 A7 8D 09 68 17 01 :82
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum	4260 D3 17 01 56 A6 BD 09 97 26 05 17 02 33 20 08 A6 :59
4100 OA 80 ED 8D OA 8B ED 8D OA 96 ED 8D OA A1 ED 8D :52	4270 8D 08 EA A7 8D 09 5E 17 01 C6 17 01 3D A6 8D 09 :89
4110 OA AC ED 8D OA B7 ED 8D OA C2 ED 8D OA CD 17 02 :A1	4280 7E 26 05 17 02 26 20 08 A6 8D 08 D1 A7 8D 09 54 AD
4120 BF 17 04 D1 17 03 25 17 02 C2 17 04 C8 17 03 28 :EA	4290 17 01 4D 17 02 22 17 04 53 17 03 D4 17 04 9D A6 :5A
4130 17 02 C5 17 04 BF 17 03 2B 17 02 CB 17 04 B6 17 :C6	42A0 8D 09 5C 27 1F A6 8D 08 B4 81 28 25 06 73 D3 F1 :32
4140 03 2E 17 02 CB 17 04 AD 17 03 31 17 02 CE 17 04 :2A	42B0 B6 D4 O4 17 O4 E6 B6 23 A7 BD OB A1 86 O2 A7 BD :D1
4150 A4 17 03 34 17 02 D1 17 04 9B 17 03 37 17 02 D4 :D0	42C0 08 A2 20 0C 17 04 25 17 04 B8 17 03 28 17 01 7C :BF



DEAD HEAT マシン語リスト 42D0 17 06 19 17 06 5E A6 8D 08 8A A7 8D 08 95 42E0 08 83 A7 8D 08 8E A6 8D 08 73 A7 8D 08 7E 42F0 08 66 ED 8D 08 71 A6 8D 08 72 B7 D3 F0 86 47F0 04 13 27 09 86 0A 3D 6A 8D 04 0A 26 F7 ED 8D 04 :B4 A6 8D :7A FC 90 6D 74 66 1A 5F AF 2E 96 5C OC 78 4B C7 70 80 . 45 96 EF 3F CC 4D 7D FD 86 DC 06 F3 B0 C6 :1E +3 00 F8 58 00 31 30 4800 80 F7 10 3F A3 E3 8D 03 F7 E7 25 ED 04 EC 10 8E 31 21 DA A3 8D 20 D4 03 58 2A 58 4810 : De Add 5A DC 17 26 A6 05 08 F8 A7 08 8D 73 C3 B1 4300 86 20 C6 FF 4310 E1 A7 8D 08 FD 8D 4A 08 26 E0 17 8D 04 AF 08 :55 C3 :2D 4820 58 8D 04 A4 OB 34 10 03 03 53 03 AE 8D 6F :CD 4830 4840 03 8D 03 B6 C6 09 8D EF 03 86 08 EE 81 EF 8D DB 4320 4330 08 CA A7 75 C2 A6 BD A7 8D 08 A6 :83 64 66 A9 31 4A 6A 8D 03 CO 8D BD 66 E6 80 BA 64 : D1 66 66 21 53 D4 10 00 39 24 AE 53 03 8D 03 A5 B4 E7 03 03 A4 4850 8D B1 31 A4 B7 67 8C 3A 28 80 08 8D : DD D3 F0 9F 24 99 CC FF FF 40 21 26 7F 08 4860 8D E7 26 74 8D B6 18 04 8D 17 08 04 99 50 ED :FC :E3 E7 00 :9B 4340 00 D4 FC 8D OB AA E6 E4 09 26 64 AE 22 E4 99 40 03 03 AD F4 8D A9 31 8D 26 96 00 4E 67 AE E6 B1 03 B4 8D 40 A8 A9 30 ED 4870 8D 8D 83 ED 3F 26 17 03 00 77 44 17 16 FD 8D 08 02 1C 70 17 8D 4C 0C 02 8D 03 39 A6 9E 03 4880 4360 4370 A7 32 8D AE AF 51 : 69 04 08 6D 31 65 17 03 6D A6 17 07 8D 08 8E 04 F4 17 00 3E 17 23 05 8D 78 17 03 7D 17 03 A7 55 07 SE : C6 6D FF 4C 24 0C 8D 02 6F 8D 22 86 FE FC 20 38 FF 17 03 8E FC 30 17 03 89 17 27 05 5D 1F 00 5C 4890 03 8D 02 A6 BD 8D 02 01 6C 8D 6B 17 03 03 71 17 03 81 24 03 4380 5F 17 68 17 00 56 17 FC 76 16 62 17 00 FE 35 17 07 00 50 17 00 07 : D1 : BO 4390 17 : 9B 48B0 25 A6 04 8D 6C 02 8D 97 03 81 8C 24 : AE 00 38 17 17 83 4A 17 :54 :04 :8B 43A0 03 83 16 03 03 31 17 FB 86 17 30 27 EC 03 23 4F 0A ED 8D 2C 8D 8D 03 8D ED 03 03 02 03 : 09 48D0 80 A7 1E 02 AD 8B 39 8D 07 17 :D1 B6 D4 32 26 :6B 43C0 12 81 DD 39 39 43D0 48F0 20 26 08 86 00 A7 8D 02 6B 81 43E0 30 80 : 7A 51 39 30 BD 07 89 31 80 07 58 : 3B Sum: DB BF F2 6A BF 38 E7 60 AE OF 1D 10 51 A6 3F 40 :91 A2 F7 40 61 E5 41 2E CA BD AE 46 4B D8 BD 4C 7E : B3 02 54 A7 20 02 81 5F 35 20 26 2C 81 34 8D 26 02 08 4A 86 04 A7 81 8D 36 4900 8D :86 +9 +A 8D 07 +B 4C +C +D 07 +E Sum :8D 4910 20 +3 +1 +6 07 07 21 07 07 26 : D1 45 07 07 31 17 30 30 8D 80 39 : 4C : 6C : 0C : 3B 4400 86 06 31 A7 39 02 8D 3E 02 20 20 0A 81 81 38 26 06 A6 08 A7 1D 4920 08 80 26 11 20 23 F1 8D 8D 86 39 95 10 39 30 31 17 30 02 81 5 A6 8D 8D 02 0 30 86 4410 30 31 8F 34 31 17 8D 07 40 07 8D 2D 07 8D 07 07 92 28 :32 :B7 4930 A6 8D 4420 25 02 86 4A 37 81 A7 23 8D 24 02 12 13 A7 81 8D 02 8D 4940 4C 39 30 98 31 10 17 39 30 F0 31 1C 17 39 30 C0 31 28 17 4430 4440 17 30 07 8D 15 39 9B 30 31 8D 8D 06 07 FD 07 8D 09 39 08 :09 4950 4960 4970 4980 01 81 5A 8C D4 20 04 26 00 81 1E 2A 06 A6 F8 26 8D 5C 1C 40 01 01 8E 30 40 02 85 5F :53 :3D :BC A6 01 5F 4450 4460 31 17 8D 07 06 E5 13 39 17 30 06 8D F1 06 8D 06 31 8D 06 07 D9 :B9 58 AF AE A6 DA FC 19 39 CC 25 39 E4 1F 39 B4 CD 06 07 9D 30 31 17 30 D8 22 39 30 BD 86 4470 4480 30 31 8D 06 31 17 8D 06 8D 8D 06 :46 4990 49A0 30 8E 02 85 58 AF 5C B2 8C A6 00 8D 2A B3 FB A1 5A 8D AE 01 07 C1 06 07 91 30 00 01 39 11 01 81 01 25 21 26 01 04 :F6 B8 08 01 97 04 26 8D 00 01 8D 01 69 8C 02 A5 24 16 1B A6 B6 69 15 8D DO CC 25 17 06 8D 30 31 8D 8D 06 06 8D :77 :C2 A6 8D 8D 01 B2 A7 83 01 0F 26 4490 B5 49 49B0 A6 :06 44A0 06 80 06 A8 49C0 84 :A1 OA 06 0A 30 06 39 AE 89 FC 03 24 30 1F 8C 06 7B 56 31 OF 8C 8D 07 2B 00 17 2B BD 06 AF 9C 8D 03 8A 24 23 OD : 8A : 5A CC 81 08 6C 8D 63 44B0 49D0 08 00 16 49E0 06 CC 08 : BF 8D 06 F8 44 44DO 8C 00 00 2A 00 00 E3 8D 89 71 AF 26 8F 00 07 44 :F0 49F0 01 51 CC 08 00 6C 8D 01 6A 01 26 44 CC 56 ED BD BD 07 07 44F0 56 44 56 C4 FE 07 08 30 OD 8D : D1 Sum: 32 2F C6 C4 E2 5E 88 DC F8 87 85 77 E8 DE 9D 52 80 08 9E AE OF A5 62 BA 61 +6 25 16 DD Sum 51 1F 85 1A FO : 83 DDA +A OF +B 84 DO CC 24 4A00 A6 01 58 81 80 11 B6 02 26 :E6 04 26 31 01 02 6C 18 BD A6 01 8D 4D 01 01 2A 29 08 0A 00 16 01 24 6C Add +B 4A10 81 35 20 10 83 00 5A 24 B4 54 OF 10 30 85 A6 5A 84 54 24 0E A7 50 8D 06 A5 F3 OB 24 23 A7 A7 10 20 40 54 5C BD 4A20 :F1 8D 00 01 C9 4510 : CF 4A30 01 16 01 0E 00 02 04 16 01 B6 08 81 0F 04 26 21 26 :00 10 83 8D 06 8D 06 83 00 37 10 A7 8D A4 54 20 0E 20 4520 A7 06 DE OF 83 : OB OA 30 83 01 B3 50 OE 54 CC 81 02 04 6C 22 BD A6 01 8D OC O1 16 9B 00 E9 CC 24 02 00 EC 16 8D 00 4530 85 A6 84 : 8A 4A50 : 9E EC 24 00 89 4540 4550 A5 B9 5A 06 54 30 :92 :F9 A4 40 8D 4A60 EA :CE 00 6C 26 18 CA 16 01 5A CC 08 02 08 00 04 CC 81 25 E6 00 CC 24 06 B8 8D 06 EO OC A5 4470 10 83 02 64 OA BD 81. 08 8D A6 8D 16 CE 00 81 C3 5A : B2 4560. 4570 A4 54 A7 30 8D 85 06 A6 9E 84 83 B4 20 24 OF 10 83 00 A6 5A :76 4A80 CC : 46 BD 81 06 26 6C 8D 00 CA 18 A6 8D 01 16 00 8B CC 94 10 83 02 04 6C 8D 00 A6 8D 01 1A 4D CC 02 04 06 26 AE OA 08 07 00 A7 1F 08 0A 00 16 :72 : 66 4490 24 50 31 30 85 2A 05 05 A1 8D 06 05 84 B4 OE O6 AE 8D 65 E6 4580 4590 0E 73 24 10 83 00 A5 A6 A6 84 A4 A7 40 8D A7 06 06 6F : B7 00 00 6C 26 1F 02 26 4ABO 8D 00 06 25 16 00 B6 85 DO B1 OF 08 84 :46 :3D 45A0 45B0 8D 05 06 AB 5D 3D A6 44 8D 44 6C E6 8D 06 53 43 40 27 36 E6 8D 40 : B9 4ACO 8D 02 16 20 CC 26 89 20 15 67 09 08 00 20 :00 4ADO 09 45C0 45D0 86 8D AF 06 8D 2C 05 40 94 E6 6F 8D 36 3D A6 44 8D 44 06 44 2A 8D 05 06 :61 :E9 81 09 4AEO 4AFO 6C 8D 00 6F 20 48 81 :83 1F A7 27 8D 01 05 A7 8D 39 A6 06 08 1D A6 BD A7 05 8D 70 06 AO 8D OA 86 06 50 15 E6 :CE 45E0 40 68 45F0 7C DF BB A1 0A 20 E0 A6 BE A3 45 7B F9 3D DD 2A :92 Sum: 18 BC C3 C5 09 9D 30 51 D0 2F 87 15 80 A7 10 06 : 67 Sum: Add +8 4B00 4B10 8D 00 04 6C 59 81 8D 00 28 4E 24 20 29 00 10 20 B6 CC 18 OF OO 84 20 00 02 27 30 8D 26 81 02 27 10 D0 02 09 0B 26 24 20 A0 : DB +6 EC OS AF Add +8 : 85 44 C4 44 56 07 56 44 5C 6A 05 8D 02 02 11 A6 02 CE 00 50 44 8D A6 CC 00 24 2C 05 59 3D 1F 01 80 05 56 4B20 EO 81 81 8D 56 05 D5 2F AA D4 39 44 75 26 D4 33 37 00 71 8D 4600 05 27 05 E7 8D 4B30 CC 39 39 1A 03 33 4610 4620 30 E4 85 CC AF FF 8D 05 49 00 6A 8D :9D :22 6F 8D ED 8D 5B 00 : D6 CC 5F 04 ED 8D 83 00 00 00 1D F4 00 OF OO A6 00 DD 05 27 12 B7 C7 56 05 4840 80 4B50 C9 05 ED 4630 4640 26 84 ED 27 2B D4 CE 8D 00 F8 80 05 8D A6 : 2E 00 : 46 09 10 00 4F 03 EC 3F 8D 26 00 DD E7 8D :37 4860 00 00 00 00 00 00 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :06 4B70 4650 4660 A7 64 EA 84 E7 05 A2 AE 00 84 80 84 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 03 00 05 00 00 00 00 00 07 04 00 00 00 00 00 00 00 00 37 37 00 00 00 00 00 00 8D 80 05 9F 30 89 40 20 44 8D 05 00 A4 8D 8D :99 4880 :3A 50 44 FF 1F 04 27 A7 00 04 5C 6A CE 05 4890 04 E6 85 EC 8D 05 EC C4 44 4670 86 E6 56 8D 3D 01 D1 8D 07 56 5C 8D :08 00 : 3E 00 00 37 00 00 00 37 37 00 00 00 00 00 00 4680 4BAO :3B 9E 08 8D 03 31 AE 66 B6 80 **4BBO** :30 4690 CC 00 6A :86 8D 05 60 86 53 10 C5 30 00 00 09 1F 05 0F 05 05 33 83 05 EC 3F 8D 00 48 : 4D : 5B 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 :71 :30 4BCO 00 46A0 4BDO 00 09 46B0 AF 8D 26 ED 05 2C 14 39 A7 BD 88 26 30 A6 4F OA 6A 30 05 00 00 00 04 00 37 00 00 :E3 4BEO 00 00 :3B :60 4BFO 00 00 10 CF 53 27 20 11 B7 46D0 :00 D4 E7 8D 8D 04 05 EC 05 8D 09 O4 AE :86 :30 48 CE A2 DB 4D FB A7 8F AA OD A6 46F0 43 ED 8D Sum: D1 9F B7 AB OB 36 F3 B7 C5 FF 68 27 E6 CB 7B Add +8 Sum : 4B 00 30 68 7F FF 00 3C 6F 7F 07 00 1F 4C00 00 23 5F 7E FB 07 00 00 34 6A 7F 7F 07 00 00 00 00 04 09 OD 16 1B Sum :F7 :CE 28 62 7F 1F E0 2C 65 7F 40 71 FE 48 75 FF 4B 77 F8 07 56 7B 1F E0 44 73 4F 78 52 7A : D5 Add 4C10 38 02 00 4F 30 27 2F EA A4 6D 7F FE 5D D4 AF 09 8D 10 05 8E A6 03 8D EC 04 8D FD 04 84 01 A7 27 80 1D E4 4C20 4C30 5C 7D 4700 04 4710 B6 FF 1F F8 07 F8 :17 26 00 AF 09 ED 20 8D D4 39 BC :02 :5F :32 4720 4730 84 D6 E7 AE 84 8D 30 04 B8 31 3F 40 B7 C7 09 AE 8D 04 1F 4C40 4C50 1F EO FF 07 EO FE FC FF OO FF FE O7 FF FF 1F FF F8 EO EO FE FF 7C FE EO EO FF FF FC FF OO FF FF FB 3F 1F 7C 00 00 FC 1F OF OF : D5 A6 03 31 89 A6 27 8D 2F 04 84 1A 01 A7 27 8D 1D 04 B6 04 4C60 4C70 F0 FF 7F 00 FF FF FF FE 7C FE FF OF 7F F8 00 3F F8 F8 4740 BF 04 8D **B7** 80 FF OO FF 7F 3E :22 8D 04 10 8E 30 88 04 8D 30 86 D4 09 A6 8D D4 09 AE 8D 4750 D4 1F FF 1F 7E FF FF 7F FF :F3 AA D4 39 ED 84 09 8E 84 80 EA 8D 04 EO A6 88 50 88 50 AO 4A 21 A7 84 90 8D ED 7C FF FF 00 4760 4770 E7 AE 84 8D 4F 30 26 4C80 4C90 FF FF 00 00 FF 00 A7 64 AA 30 31 6F 27 AF 3F ED : B8 :E5 B7 C7 00 20 FF 40 FE :FD 03 84 D4 F9 09 CC AA DF 80 23 D0 OE 30 01 CC 70 4A A7 B6 39 03 39 04 FF 7F 7F 00 4780 88 88 A0 21 8D D4 8E 8F 86 29 21 : 45 4CAO FF 80 F8 3E 1F 00 FF 3E FE 00 FF 00 FB 07 FF E0 FF :BF E3 B7 09 B7 2A 04 86 8B :54 4CBO FF 30 6F 04 04 B6 26 8D 4740 23 86 : 98 4CCO FF F8 1F FF FF 1F 7F 00 FE FE 00 FF FF F8 00 7F : AC 80 A1 AF :6C 47B0 4CDO 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 :50

47EO ED 8D 04 16 8D 01

86 04 A7 8D 04 C6 01 A6 8D 04

11

A3 : DB

8D :E8

04

47C0 8D


Sum: 61 AB 22 4F 8C DC 94 B2 81 CE 92 DC E3 69 39 27



BASIC+マシン語



■レイカ



このゲームは、オセロ・ゲームの4人編 と考えてください。自分のコマで敵(他の 3人)のコマをはさみ、自分のコマにしま す、盤は角を多くするために8角形で、コ マは♣, ♦, ♥, ♠の4つを使います.

■プログラム・インフォメーション

言 語	BASIC マシン語 2010~20A5
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	? ? ? → → ½ L
編集部評	4人で遊べるオセロ・ゲームとは考 えたものですね。 (V)



プログラムは、\$2010~\$20A5までのマ シン語とBASICから出来ています。レベ ル2でも動くと思いますが、プログラムの 説明を見てカラーRAMへのPOKE文を取 ってください。

そして,プログラムは入力したら必ずテ ープにセーブしましょう。マシン語に入力 ミスがあると、暴走してしまいます。チェ ック・サムの確認は充分に(ベーシックマ スター活用研究参照)。

なお、BASICリスト中のグラフィック 文字は, ベーシック・マスター活用研究の "FULL KEY PROGRAM" を使って入力 してください。

後はマシン語, BASICを順にロードし RUNしてください.

RUNすると人数を聞いてくるので, - 4 でプレイヤー側の人数を入力してくだ さい。人数が足りない場合は、残りをコン ピュータが受けもちます(0人ならばコン ピュータのデモ)

そして、プレイヤーの名前を聞いてきま す。"Jr"以外の5文字以内で入力してく ださい(Jrはコンピュータの名前です). 誰 がどのコマになるかを乱数で決め, ♣, ◆, ♥, ◆の順でコマを動かしていきます。な お、左上にコマと名前が表示され、今誰の

コマの位置の入力は "●"のカーソルを ヘ¥@[で上下左右に動かし, RETURN キーでそこにコマを置きます. また,パスをするときは「Pキーを押して ください

番なのかを矢印で示しています。



レベル2の人は、30行のCALL \$E14F: POKE \$E892 ,1を削り, 160, 890, 930, 1050, 1110, 1590, 1820, 1990, 2120行の POKE \$E890,×××文を削り, 1530行全 部を削ってください。

マシン語プログラムは、\$2000からコマ のX座標, Y座標, コマの形を順にPOKE してからCALLすると、変わるコマの数を \$2003に書き込みBASICに戻ります。


■ リスト1 チェンジ4 マシン語リスト

行番号マップ

行 番 号	内 容
10	初期值設定
160	打ち手の選択
190	打ち手 (コンピュータ)
210	レベル1
290	レベル 2
540	レベル3
640	レベル4
790	自分のコマの数と順位を出力
970	パス
980	人のパスを判定
1040	パス出力
1100	人のコマの位置入力
1250	人のコマが置けるか判定
1310	コマを自分のコマにする
1510	コマ出力
1570	ゲーム盤の初期値
1950	順位を決める
2110	入力ミス
2180	データ

コンピュータ側の思考は、盤内の各座標 に順位を付け、優先順位の高い中から変え られるコマ数が多い場所を選ぶようにして います。なお、行番号マップを表に示しま す.

00 敵の次の手は何か?難しいところです



	2000	00	00	00	00	00	00	00	00	0000
ı	2008	00	00	00	00	00	00	00	00	0000
	2010	CE	01	27	FF	20	06	86	20	02F1
ı	2018	07	88	20	00	88	20	24	03	0184
1	2020	70	20	06	7A	20	01	26	F4	0257
1	2028	87	20	97	7F	20	.04	70	20	0210
ı	2030	04	7F	20	05	70	20	05	FE	0247
1	2038	20	06	FF	20	08	5F	86	20	0282
1	2040	04	27	89	28	03	98	20	01	0088
1	2048	09	FF	20	08	86	20	05	27	0232
1	2050	1E	28	0C	86	20	09	88	20	01DF
١	2058	24	0F	70	20	98	20	0A	86	0187
I	2060	20	09	80	20	24	03	7A	20	018A

			-		-		1000		* (.) (.)	
206	8 08	3 97	20	09	FE	20	08	A6	0284	
207	0 0	81	96	27	21	81	97	27	029E	
207	8 10	81	98	27	19	81	99	27	02B7	
CHE	CK-9	SUM	: 10	C8						
208	0 15	5 86	20	05	28	05	7A	20	01BA	
208	8 05	5 20	AC	86	20	94	28	05	01DB	
289	0 76	4 20	84	20	90	39	81	20	0264	
209	3 02	27	03	50	20	AB	FB	20	0263	
20A	0 03	3 F7	20	03	20	DB	00	00	0218	
28A	3 06	9 00	00	00	00	00	00	00	0000	
208	0 00	9 99	00	00	00	00	00	00	0000	
208	8 00	9 00	00	00	00	00	00	00	0000	
200	0 00	9 99	00	00	00	00	00	00	0000	

2008 00 00 00 00 00 00 00 00 --0000 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 --0000 --0000 2008 00 00 00 00 00 00 00 00 2050 00 00 00 00 00 00 00 00 --0000 2068 00 00 00 00 00 00 00 00 --0000 20F0 00 00 00 00 00 00 00 00 --0000 20F8 00 00 00 00 00 00 00 00 --0000 CHECK-SUM : 0A74

■ リスト2 チェンジ4 BASICリスト

10 REM ** チエンジ4 ** レイカ . 85.1 20 DIM A(16,16),B(4,2),H\$(4):LET C=16 30 RANDOMIZE :MUSIC T2P0:CALL \$E14F:P

40 GOSUB 1960

50 GOSUB 1580 60 GOSUB 1870 70 FOR X=1 TO 16:FOR Y=1 TO 16

80 GOSUB 1520 90 NEXT Y:NEXT X 100 LET X=7:LET Y=7:GOTO 120 110 REM ウチテ

```
リスト2 チェンジ4 BASICリスト
                H=$95
    120 LET
    130 LET CURSOR=0 H-$94.PRINT " "
    140 LET H=H+1
150 IF H>$99 THEN LET H=$96
    160 LET CURSOR=0,H-$94:POKE $E890,3:PR
   170 IF 2<>LEN(H$(H-$95)) THEN GOTO 111
0
    180 IF "Jr"<>H$(H-$95) THEN GOTO 1110
    190 RESTORE
    200 LET P=0
210 REM 1
220 FOR Z=1 TO 8
    230 READ X,Y:POKE $2000,X,Y,H,0
240 IF A(X,Y)=$A5 THEN CALL $2010
250 LET K=PEEK($2003):IF K=0 THEN GOTO
    260 IF (K=P)*(RND(2)>1) THEN LET X0=X:
LET
      YØ=Y
    270 IF K>P THEN LET X0=X:LET Y0=Y:LET
P=K
   -K
280 NEXT Z
290 REM Z
300 FOR Z=1 TO 16
310 READ X,Y:POKE $2000,X,Y,H,0
320 IF A(X,Y)=$A5 THEN CALL $2010
330 LET K=PEEK($2003):IF K=0 THEN GOTO
  340
    340 IF (K=P)*(RND(2)>1) THEN LET X0=X:
LET
    350 IF KOP THEN LET X0=X:LET Y0=Y:LET
    370 FOR Y=3 TO 14 STEP 11
380 FOR X=4 TO 13:POKE $2000,X,Y,H,0
390 IF A(X,Y)=$A5 THEN CALL $2010
400 LET K=PEEK($2003):IF K=0 THEN GOTO
    410 IF (K=P) * (RND(2)>1) THEN LET X0=X:
 LET
       YM=Y
    420 IF KOP THEN LET X0=X:LET Y0=Y:LET
 P=K
    430 NEXT >
    440 NEXT Y
    450 FOR X=3 TO 14 STEP 11
460 FOR Y=4 TO 13:POKE $2000,X,Y,H,0
470 IF A(X,Y)=$A5 THEN CALL $2010
    480 LET K=PEEK ($2003): IF K=0 THEN GOTO
    490 IF (K=P) * (RND(2) >1) THEN LET X0=X:
    T Y0=Y

500 IF K>P THEN LET X0=X:LET Y0=Y:LET
 LET
    520 NEXT X
    530 IF P>0 THEN GOTO 730
    530 1F P/0 THEN GOTO 730
540 REM 3
550 FOR X=4 TO 13
560 FOR Y=4 TO 13:POKE $2000,X,Y,H,0
570 IF A(X,Y)=$45 THEN CALL $2010
580 LET K=PEEK($2003):IF K=0 THEN GOTO
   610
     590 IF (K=P)*(RND(2)>1) THEN LET X0=X:
 LET Y0=Y

600 IF K>P THEN LET X0=X:LET Y0=Y:LET
    610 NEXT Y
    620 NEXT X
630 IF P>0 THEN GOTO 730
    640 REM 4
650 FOR Z=1 TO 32
660 READ X,Y:POKE $2000,X,Y,H,0
670 IF A(X,Y)=$45 THEN CALL $2010
680 LET K=PEEK($2003):IF K=0 THEN GOTO
   710
     690 IF (K=P)*(RND(2)>1) THEN LET X0=X:
 LET
        YØ=Y
    700 IF KOP THEN LET X0=X:LET Y0=Y:LET
     710 NEXT Z
 710 NEXT Z
720 IF P=0 THEN GOTO 1050
730 LET C=C+1
740 LET X=X0:LET Y=Y0
750 LET A(X,Y)=H
760 GOSUB 1520
770 GOSUB 1320
780 IF.C<196 THEN GOTO 130
790 REM )>74
800 FOR Z=1 TO 4:LET B(Z,1)=0:LET B(Z,2)=1:NEXT Z
```

```
810 FOR X=1 TO 16:FOR Y=1 TO 16
                                                                                                                                                                         5 THEN POKE $E890.3
820 IF A(X,Y) > 0 THEN LET B(A(X,Y) - \$95, 1) = B(A(X,Y) - \$95, 1) + 1
        830 NEXT Y: NEXT
       840 FOR Z=1 TO 4
850 FOR Z0=1 TO
        860 IF B(Z0.1)>B(Z.1) THEN LET B(Z.2)=
B(Z,2)+1
870 NEXT ZØ
        BBØ NEXT 7
890 LET CURSOR=0,19:FOR Z=1 TO 4:POKE
$E890,3+Z
        900 PRINT CHR$ ($95+Z.$20): LEFT$ (H$ (Z).
        910 LET CURSOR=7.18+7:PRINT %3:B(7.1).
     コ デ ";B(Z,2);" パン"
920 NEXT Z
        930 POKE $E890.3: PRINT " #04#h" :/775
        930 IF INKEY$="Y" THEN GOTO 40
950 IF INKEY$="N" THEN END
         960
                       GOTO 940
        970
                      REM IN Z
        980 REM EN
990 LET X0=X:LET Y0=Y:GOSUB 1520
1000 FOR X=1 TO 16:FOR Y=1 TO 16:POKE $
2000, X, Y, H, 0
1010 IF A(X,Y)=$A5 THEN CALL $2010
1020 IF PEEK($2003)>0 THEN LET X=16:LET
      V=16
     1030 NEXT Y:NEXT X:LET X=X0:LET Y=Y0:IF
PEEK($2003)>0 THEN GOTO 2120
    PEEK (*2003) 20 | HEN 5010 2120
1040 REM JR
1050 LET CURSOR=12,19:POKE $E890,2:PRIN
CHR$(H);" ")*2 72"
1060 PRINT CHR$(7):LET TIME=0
1070 IF TIME<3 THEN 50TO 1070
1080 LET CURSOR=12,19:PRINT SPC$(9)
1090 LEI CURSUR=12,19:PRINT SPC$(9)
1090 GOTO 130
1100 REM Lh / J74#
1110 POKE $E890,2:LET CURSOR=X+7,Y+1:PR
INT "+":LET X0=X:LET Y0=Y
1120 IF INKEY$=CHR$(0) THEN GOTO 1120
    1120 IF INKEY*=CHR$(0) THEN GOTO 1:
1130 LET F$=INKEY$
1140 IF F$="P" THEN GOTO 990
1150 IF F$=(P" THEN GOTO 990
1150 IF F$=(P" THEN LET X0=X0=1
1170 IF F$=(P" THEN LET X0=X0=1
1180 IF F$=(P" THEN LET X0=X0=1
1180 IF F$=(P" THEN LET Y0=Y0=1
1190 IF F$=(P" THEN LET Y0=Y0=1
1200 GOSUB 1520
1200 GUSUB 1520

1210 IF INKEY$<>CHR$(0) THEN GOTO 1210

1220 IF (X0(1)+(X0)16)+(Y0(1)+(Y0)16) T

HEN GOTO 1110

1230 IF A(X0,Y0)<>0 THEN LET X=X0:LET Y
     1240 GOTO 1110
    1250 REM ¬₹ ₹ ₹7
1260 POKE $2000,X,Y,H,0:IF A(X,Y)=$A5 T
HEN CALL $2010
     1270 LET K=PEEK($2003): IF K=0 THEN GOTO
     2120
    1280 LET A(X,Y)=H:GOSUB 1520
1290 GOSUB 1320
1300 GOTO 730
1300 GOTO 730 7 712
1310 REM 37 9 712
1320 FOR X1=-1 TO 1
1330 FOR Y1=-1 TO 1
1330 FOR Y1=-1 TO 1
1340 IF (X1=0)*(Y1=0) THEN GOTO 1480
1350 LET X2=X:LET Y2=Y:LET K0=0
1350 LET X2=X2+X:LET Y2=Y2+Y1
1370 IF (X2=0)*(X2=17)*(Y2=0)*(Y2=17) THEN GOTO 1480
1390 IF A(X2,Y2)=0 THEN GOTO 1480
1390 IF A(X2,Y2)=$A5 THEN GOTO 1480
1400 IF A(X2,Y2)<+href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100/14.00</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100/14.00">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/10.100">https://doi.org/10.100</href="https://doi.org/
TO 1360
1410 IF K0=0 THEN GOTO 1480
    1420 FOR Z=1 TO KØ
1430 LET X=X+X1:LET Y=Y+Y1
1440 LET A(X,Y)=H
     1450 GOSUB 1520
1460 NEXT Z
    1470 LET X=X-(X1*KØ):LET Y=Y-(Y1*KØ)
1480 NEXT Y1
1490 NEXT X1
     1500 RETURN
     1510 REM 37549937
    1520 IF A(X,Y)=0 THEN RETURN
1530 POKE $E890,A(X,Y)-$92:IF A(X,Y)=$A
```

```
1540 LET CURSOR=X+7,Y+1:PRINT CHR$(A(X,
     1550 MUSIC V500kV202k
     1570 REM カーメン
    1570 REM 7 75

1590 CLEAR

1590 LET CURSOR=0,1:POKE $E890,1

1600 LET L1=12:LET L2=4

1610 FOR Z=1 TO 6

1620 PRINT SPC$(L1);"/";SPC$(L2
                                                                                                      ":SPC$(L2);"\"
     1630 LET L1=L1-1:LET L2=L2+2
1640 NEXT Z
1650 FOR Z=1 TO 6:PRINT "
                                                                                                                                                 1 " - SPC4
1730 REM 5a # $ tw 54
1740 FOR X=1 TO 16:FOR Y=1 TO 16
1750 LET A(X,Y)=$A5
    1/30 LET A(X,Y)=$45
1/360 NEXT Y:NEXT X
1770 FOR X=1 TO 5
1/30 FOR Y=1 TO 6-X
1/300 LET A(X,Y)=0:LET A(X,17-Y)=0:LET A
  (17-X.17-Y)=0:LET A(17-X.Y)=0
     1800 NEXT Y
       1810 NEXT X
     1820 FOR Z=1 TO 4:POKE $E890,Z+3
1830 LET CURSOR=1,Z+1:PRINT CHR$($95+Z)
" ";LEFT$(H$(Z),5)
    1840 NEXT Z
1850 RETURN
    18-00 RETURN 18-08 RETURN 18-08 RETURN 18-08 RETURN 18-09 RETURN 18-09
     1920 NEXT
    1930 NEXT X
1940 RETURN
1950 REM 37 #%
1960 FOR Z=1 TO 4
20:00 1NPU1 " 771 " ,H$(2)
20:40 NEXT Z
20:50 FOR Z=1 TO N
20:60 LET Z0=1N1(RND(3.9))+1
20:70 LET F$=H$(Z0):LET H$(Z0)=H$(Z)
     2080 LET H$ (Z)=F$
     2090 NEXT
     2100 RETURN
   2100 RETURN
2110 REM 7*5"7
2120 POKE $E890,2:LET CURSOR=12,19:PRIN
["757"7 5"7"
130 LET TIME=0
2140 PRINT CHR$(7);
2150 LET TIME<1 THEN GOTO 2140
2160 LET CURSOR=12,19:PRINT SPC$(9)
    2170 GOTO 1110
2180 REM 7"-9-
2190 DATA 6,1,11,1,16,6,16,11,11,16,6,1
6.1.11.1.6
      2200 DATA 8,1,8,2,9,1,9,2,15,8,15,9,16,
2200 DATA 18,1,9,2,7,1,7,2,10,8,10,7,10,8,16,7,10,8,16,9,7,15,9,16,8,15,8,16
2210 DATA 1,8,1,9,2,8,2,9
2220 DATA 2,5,2,6,2,7,1,7,1,10,2,10,2,1
1,2,12,15,5,15,6,15,7,16,7
2230 DATA 16,10,15,10,15,11,15,12,12,15
 ,11,15,10,15,10,16
   2240 DATA 7,16,7,15,6,15,5,15,5,2,6,2,7,2,7,1,10,1,10,2,11,2,12,2
```










練馬の椎名と戸田のみなみ



▶初めまして…. 私の友人がX1turboをとうとう買いました(私はX1cUSERです). それもmodel30を、X1での不満点をほとんどすべて克 服した素晴らしいマシンでした.うらやましかったです.しかし私はX1cをずーと使っていくつもりです.だって,アルバイトをして, て借金までもして苦労して手に入れたのですから、やはり手放せません。だけどいつかturboを!! (TOM)

② 今月のPiOなゲーム



PC-8001のカラーグラフィックを使ったパズル+リアルタイム・ゲームが完成しましたので発表します。このゲームはBGMおよび効果音付で、全画面数は99面あります。なお、おまけとしてBASIC プログラムの画面エディタを付けておきました。

■プログラム・インフォメーション


# E	マシン語 9000~C757 スタート A4A8 BASIC (面エディタ)
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ → → → → → ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
編集部評	これは大変面白い! 2面や7面の クリア方法が最高ですね。 (A)



このプログラムはマシン語ですのでまず モニタ・モードにし、それから9000H~ C757Hのリストを入力してください、テ ープにセーブした後、GA4A8 RETURN としてプログラムを走らせるとデモが始ま り、ここで RETURN を押すとゲーム 開始 です



まずは小手調べの1面



まずは各キャラクタの性質を知らなければ面を解くことができませんので、その説明をします。キャラクタの形は図1を見てください。

壁

押しても動かず、爆発ブロックの爆発に 巻き込まれても壊れない頑丈な壁です。音 波は通しません。

ブロック

1個だけなら押して動かせます。爆発に 遭うと消滅します。音波は通しません。


増幅ブロック

押して動かせます。爆発に遭っても壊れ ません。音波を通しますが、その際音波の 強さを1段階強くします。

爆発ブロック

押して動かせます。音波を通しますがそ の際爆発して、隣接するブロック、ウルタ ン、スパタンを粉砕します(図2)。ただし、

図1 キャラクタの形



爆発によって自分は破壊されません。

ウルタン

このゲームの主人公キャラクタです。強 さ2の音波を発射することができ、ブロッ ク類および気絶中のスパタンを1個ずつ運 ぶ能力があります。

音波に当たるとしばらくの間気絶するので近くにスパタンがいる場合は注意が必要です。また、爆発に遭ったりスパタンに捕まったりすると死亡してしまうので、これも注意が必要です。ゲーム開始時には3匹います。

スパタン

このゲームの倒すべき相手であり、ウル

図2 爆発ブロックの爆発






図3 音波の伝わり方



なかなか楽しい2面



タンの天敵です。音波を当てるとしばらく の間気絶してブロック類と同様に押して運 ぶことができますが、スパタン自身にはブ ロック類を動かす能力はありません。

ゲームの面をクリアするのが遅いときには突然活発化し、移動速度が異常に速くなるので注意が必要です。1面につき12匹、同時には4匹まで出現します。

音波

このゲーム独自のキャラクタで、強さによって形が異なります。 増幅ブロックにより強さが1段階アップされ、爆発ブロックに当たるとこれを爆発させます。ウルタンとスパタンを気絶させ、壁とブロック以外のものを通過することができます。

また、壁やブロックで作られた道はパイプを伝わる音波のように伝わり、枝分かれや反射をしつつ次第に減衰していき、やがて消滅します(図3).

画面には同時に32個まで表示されます。 以上を読んでおわかりでしょうが、要は 音波で爆発ブロックを爆発させ、その爆発 でスパタンを倒せばよいわけです。



ゲーム開始は、RETURNで、ウルタンは テン・キーの2 4 6 8 で動かし、音波 は SPACE で発射します。また、ゲーム 中に ESC で一時停止、カナで音のON 一OFF、さらに STOP でゲームを中断し てデモに戻ることができます。

得点について

増幅ブロックを並べれば強力



表1 アドレス・マップ

アドレス	内容
9000	基礎画面表示
9142	数字の表示
91CB	10進加算
91D6	ゲーム座標→アトリビュート・アドレス変換
91E7	ゲーム座標→V-RAMアドレス変換
91F9	ゲーム座標→画面ワーク・エリア・アドレス変換
9209	画面ワーク・エリアにワクを描く
9225	キャラクタ表示
9247	音出力
9267	BGM
9 2 B D	画面ワーク・エリアの内容から画面を表示
94A2	ウルタン移動
96D5	スパタン移動
987A	音波移動
9 A 2 7	音波発生
9 A 6 D	音波用ワーク・エリア・クリア
9 A 7 9	ウルタン気絶および死亡セット、スパタン気絶セット
9 ADD	爆発ブロックの爆発
9 B 8 E	ボーナス点加算
9BCD	画面データを画面ワーク・エリアに転送
9C13	デモンストレーション
A2B8	consoleおよびwidth
A 2 D 4	ワーク・エリア(E0E3~E111)のセット
A30F	スコア類の表示
A341	ウルタン死亡
A37F	ゲーム・オーバー表示
A43C	ウルタンを5千点で増やす
A 4 6 2	シーンのインクリメント
A474	スパタン高速化
A48A	ESC によるポーズ
A4A8	メイン・ルーチン

表2 データ・エリア

1	アドレス	内容
į	90D6~9141	スコア類の文字データ
١	918F~91CA	数字のデータ
1	927C~92BC	BGMのデータ
i	933A~94A1	キャラクタ・データ
ı	986A~9879	スパタン死亡音データ
Ì	9D0D~9D69	デモ用タイトル・データ
Ì	9DB6~9FD6	デモ用キャラクタ説明文データ
j	9FD7~A004	デモ用 キャラクタ表示データ
Ì	A018~A2B7	デモ用キー説明データ
١	A2C5~A2D3	consoleおよびwidth用データ
١	A2E0~A30E	ワーク・エリア(E0E3~E111)用データ
	A35B~A37E	ウルタン死亡音データ
	A3FE~A43B	ゲーム・オーバー表示用データ
	A45E~A461	ウルタンが増えたときの音データ
	A550~C757	画面データ

で高得点につながります.

また、ボーナス点として各面終了時に残っているブロックが1個10点としてスコアに加算されます。ですから高得点のためには爆発ブロックでむやみにブロックを壊さない方がよいわけです。

それから、スコアが5,000点以上になる とウルタンが1匹増えます。

70774EDUT

プログラムはオール・マシン語で、その 半分以上が画面その他のデータです。表 1、表 2、表 3にそれぞれアドレス・マップ,デ ータ・エリア、ワーク・エリアを示します。 このゲームを作るときは必要と思われる

このゲームを作るときは必要と思われる サブルーチンをどんどん作っていき、最後 のメイン・ルーチンでそれらを順々にコー ルするという方式をとったので作りやすく、 バグもあまり出ませんでした。ただ、サブ ルーチンの寄せ集めですのでデータは点在

表3 ワーク・エリア

アドレス	内 容
927A. 927B	BGM用
96DB	スパタン速度
9890	
99B9	音波用ワーク切り換え用
9A19	
E000~E0DC	画面用
EODD, EODE	ハイ・スコア
EODF, EOEO	スコア
E0E1	面数
E0E2	ウルタンの数
E0E3, E0E4	乱数用カウンタ
E0E5, E0E6	スパタン高速化用カウンタ
E0E7, E0E8	ウルタンの位置
E0E9	ウルタンの向き
EOEA	ウルタンの移動用カウンタ
E0EB	ウルタンの気絶用カウンタ
E0EC	ウルタンのパターン
E0ED	ウルタンの死亡フラグ
E0EE	スパタンの残り数
E0EF	スパタンの移動用カウンタ
E0F0	スパタンのパターン
EOF1, EOF2	スパタンの初めの位置
E0F3	スパタンの初めの向き
E0F4, E0F5	スパタンの位置 ×4
E0F6	スパタンの向き
E0F7	スパタンの気絶用カウンタ
E10D	倒したスパタンの数
E10E	スパタンの点数
E10F, E110	爆発フラグおよびその位置
E111	音波発射用カウンタ
E112, E113	No. 10 Page 1 Pa
E114	ウルタン増えた後かどうか
EIIF	音波の移動用カウンタ
E120	音波の強さ ×32×2
E121, E122	音波の位置 (2つを交互に使用)
E123	音波の向き

表 4 変更点

アドレス	内 容
94A8	ウルタンのスピード
9880	音波のスピード
9A2D	音波発生頻度
A488	スパタンの高速時のスピード
A4BE	開始面数(10進表記)
A4DA	スパタンの初期のスピード
A539, A53A	全体のスピード


しています



表4に変更点を示します。開始面数が10 進法というのは、たとえば99面がやりたい ときは99をそのまま入力するということで す

それから各スピードは小さくするほど速くなり、01で最も速くなります。ただし全体のスピードはA53AHが上位、A539Hが下位の2バイトで決めています。また音波発生頻度は01で最大になります。

10, 20, …はサービス面?





画面を改造あるいは自分で作りたいときは、BASICプログラムの画面エディタを入力してRUNさせてください。

RUNすると何面をエディットするかを 聞いてくるので、1~99のどれかを入力し ます。するとその面が表示され、後は画面 の指示どおりに入力すれば画面のエディッ トができます。



このゲームは全部で99面ありますが、簡単に解けるものから超難解なものまでいろいろあります。すべての面はクリアのテスト済みですので、データの入力ミスさえなければ解けるはずです。

実はこの面を作るのが大変で, ゲーム本

体のプログラミング(フル・ハンド・アセンブル!!) と合わせて夏休みと冬休みが吹っ飛んでしまったというしろものです. ぜひ遊んでやってください.

□参考文献

- 1) 長谷正博: モニタ・サブルーチンの利 用法", PC-8001活用研究, 工学社
- 2)塚越一雄: "PC-8000 (Z-80)マシン語 活用マニュアル",マイコン1号別冊付 録,電波新聞社



Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum 9000 21 51 F3 36 98 23 5E 02 06 10 77 23 36 98 23 C6 :FD 9010 04 10 F7 36 40 23 37 78 11 C9 F3 06 18 21 51 F3 :A2 9020 C5 01 23 00 ED B0 C1 21 55 00 19 EB 10 EF 3E F8 :F6 9030 32 CB F5 32 43 F6 32 23 F8 32 98 F8 32 78 FA 3E 88 32 D3 FC 32 48 FD 21 01 F3 11 C9 FD :4A 9050 3E B5 36 A5 23 06 SD 36 AD 12 23 13 10 F9 3E A5 :4B 9040 F3 FA 3E B8 32 D3 FC 32 48 FD 21 01 F3 11 C9 FD :4A 9060 12 21 00 F3 11 3F F3 06 18 F7 12 21 78 00 19 EB :AD 9070 21 C1 FF 19 10 F3 21 79 F3 11 B6 F3 06 16 3E AF :4D 9080 36 F5 12 21 78 00 19 EB 21 C3 FF 19 10 F2 21 D6 :CF 9080 11 09 F4 3E 09 F8 33 11 SF F4 ED B0 11 71 F4 FD B0 11 79 F4 FED B0 11 79 F4 FED B0 11 51 F9 F9 F9 F9 500 29 FC 4F ED B0 C9 FE ED B0 C9 EE ED B0 C9
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum 9100 77 71 06 77 67 06 EE AE AE AE AE E 2E AE EE AE AE E 2E AE EE AE AE E 2E AE EE AE
Sum C9 66 B6 00 E8 1A 70 F4 EC 22 22 7E 41 F7 78 5C :05 Sum 83 F0 D9 1D D8 76 15 1E 43 B4 03 2F F8 CA 1D CA :BC
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum 9200 04 19 10 FD 11 EF DF 19 C9 21 00 E0 11 CC E0 3E :E7 9210 10 06 11 77 12 23 13 10 FA 06 0B 11 10 00 77 19 :B2 9220 77 23 10 FA C9 D5 E5 CD D6 91 71 11 78 00 19 71 :DF 9230 E1 CD E7 91 D1 EB 01 04 00 ED B0 E5 21 74 00 19 :17 9240 EB E1 0E 04 ED B0 C9 DB 08 E6 20 1E 20 20 02 1E :AB 9250 06 04 E2 37 BD 3 40 46 10 FE AF D3 40 40 10 FE AF D3 40 10 FE
Sum 10 6E BF 7F 8D 23 51 16 70 0A EC 98 11 66 C1 B4 :BD Sum 30 5D A8 63 0E 0F 9A E2 1E 5C CD 37 E2 6E C5 8F :53
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum 9300 2C 0D 20 BE 21 06 08 11 72 93 0E B8 CD 25 92 21 1:C7 9310 01 01 11 B2 93 0E 78 D5 CD 25 92 11 08 01 D1 0E :43 97300 21 08 0F D1 0E 78 D5 D2 52 92 12 0B 05 D2 52 92:T2 9330 21 08 0F D1 0E 78 D5 D2 52 92 12 0B 05 D2 52 92:T2 9330 21 08 0F D1 0E 78 D5 D2 55 92 D5 58 58 F8 DF D4 :48 97300 AD 79 DE 95 78 E1 87 DE A9 78 D5 A D5 D2 55 92:D3 56 E8 D5 D5 D2 56 E8
Sum 9A D3 37 72 2A BF 61 A2 45 23 F9 79 31 C1 B6 AC :30 Sum B8 DB BC E9 6E 32 0A E5 2D C5 88 67 37 A1 F3 59 :CC

リスト1 ULTAN マシン語リスト

+2 60 03 +6 25 03 05 Add +2 +3 +6 +E 07 Sum :F6 +8 C1 +8 +D Add +7 92 03 02 02 01 04 10 ED 5E 23 F7 0E +B +D +E Sun EB 2C 73 FD 93 25 E1 3D 91 9800 23 56 3D 20 01 72 78 07 67 65 32 C5 7E 25 28 01 13 3D 2D 18 0D F9 23 0F 92 C2 9A 78 19 CA 20 03 24 7E D1 E6 11 08 00 09 EB E1 CD F9 91 39 68 43 21 1F E1 EE 80 32 99 23 5E CD F9 91 01 0C 11 03 2C 18 24 CD F9 18 :86 CD 23 0F 3F 21 E5 7E 95 93 23 20 03 E5 20 A2 :62 :8F 01 02 01 02 03 94 94 91 96 02 07 9810 18 9010 01 01 05 09 0E 13 03 04 04 00 01 04 03 DB 24 B0 23 92 EE : 26 23 3A ØE 46 4F E1 05 09 00 94 94 99 93 9820 9830 E1 19 E5 00 :8E E0 10 ØF 4E 7E 4C C0 98 56 : D7 9030 98 98 01 09 01 0A 02 0C 01 10 04 10 E1 C9 0F 00 56 23 23 56 C9 24 EE AA 0E 07 77 70 77 03 02 FF ED 11 ED 23 CB 94 93 09 B8 0E 13 20 21 ED :93 :7B 9D30 98 9D40 0C 9D50 0C 9D60 10 9D70 01 9D80 91 9D90 21 9D80 7E 9D80 E1 9840 9850 46 60 E1 E5 69 C1 77 5A 90 06 F9 98 CD 19 CD 71 99 7E 7F E1 7E 11 13 03 25 95 79 35 32 A7 77 E5 : CA 01 ØD :58 :78 :96 :CC 11 3C 4E 9E 12 80 02 01 20 F9 7E 67 02 EE 11 00 F0 02 13 06 20 C9 21 0F ED 20 F4 CD 25 2E 02 02 EE 24 F8 71 06 06 66 E6 C9 32 9A AE 06 00 E0 59 35 90 23 E5 23 12 20 0D 91 :38 04 00 D8 13 02 01 23 4E EB 0E EE 01 04 E1 0F 56 23 C9 EE 10 11 52 90 80 E5 93 20 F9 4E 9860 9870 E6 01 4A 92 3B CD 42 98 20 91 CD 36 :73 :C2 :EC F6 B0 23 5E B4 E6 9E 20 3A E1 B9 E5 24 9D ØE A7 9880 9890 B6 23 7E EB 46 A7 EE 9840 E5 CD ØE E6 92 2B 0C 13 20 E6 ØE 23 20 AA 0A 77 77 68 EE : AD 98B0 E6 6E ØE :70 :ED 7E 11 7E 20 E6 Ø1 11 9C 20 E6 DE 11 FF 20 9DC0 ØE ØE EE AA ØA 2E 08 EE 2C 77 46 9800 ØE :08 98D0 62 33 96 01 OC. : 4B 9DDØ EE AF EE CE :80 E1 D1 25 D5 E5 1A 2D 3D 18 20 9DE0 31 9DF0 33 67 77 97 77 77 77 OBEA 37 07 :5C 98F0 7F F6 : CC 00 77 Sum 4B CC AB ØE E4 1B 46 2F DA CD 8F F9 C5 D4 DØ 8F 49 F9 36 79 18 35 C3 A6 1A 6F 57 FB 64 26 A3 B5 : 64 : 48 Sum +2 +6 +B Add +2 25 03 72 00 +5 22 06 03 23 Add +0 +8 +9 +A +C +D +E Sum 23 71 01 01 12 FA EE AE ØA EE AA 11 7E 73 D1 Ø4 AE 7E CD E1 30 99 E5 47 D1 3D 9A 23 23 3D ØE. 9E 77 FB 7C EE 9900 20 ØD 20 02 70 23 20 4E OD 36 15 9A 9D 17 23 D1 28 20 23 7E 23 7E 23 20 E1 C5 F6 02 93 :36 9E00 07 64 EE AA : B5 D6 23 36 7E 30 23 23 11 EE 33 0E 77 8C 77 ØE Ø7 9910 9E10 EE EE 9E 77 AA Ø7 9E 79 EE 77 0E 9E 77 12 FA Ø7 66 46 97 90 :50 E1 F5 D1 E5 E5 D5 17 71 CD 73 7E 23 E1 F9 18 46 ØF :2D :9F :9C 9E20 01 9920 7E 11 EB 15 F5 D1 9E 77 22 97 9E 97 94 77 9E 9E 97 EE 33 AA 07 EE 77 99 EE 77 00 0F FB 48 : 4F : CE 9930 4F 28 CD 73 91 72 E6 36 0E E1 E5 F9 23 7E 23 11 01 9F30 0C F9 06 77 00 06 9E40 9940 91 E6 ØE 10 : 6C : 71 : 71 : 79 : 4C : FC 36 20 E1 CD E1 CD 3D 9A 3D 9A E5 D5 E5 D5 17 71 EE 66 9E 97 EE 77 ØE EE EE 77 ØE EE 2E 07 EE 77 ØE EE 23 03 0E F1 AA CØ 96 77 FA 96 77 77 96 EE 88 07 9950 28 15 2D 23 91 72 A0 CD E1 23 ØF 25 23 F9 23 E6 36 96 CD 73 91 72 11 02 20 7E FE F2 19 9E50 00 77 AA 00 07 77 0E EE 77 07 9E 77 EE 9E 77 77 9E EE 97 02 77 AA 02 33 70 06 EE ØF 9E60 : 1B 9960 E6 07 77 77 07 77 00 07
EE AA 06 00 00 0E
2E 02 EE 88 06 18 FA
01 33 33 03 77 66 07
77 00 71 E FB 28 EE
AA 06 00 00 00 EE AA
02 EE 88 06 1E FB A0
77 66 07 33 33 03 77
77 07 77 70 07 30 FB
0E EE AE 0A EE AA 0E F5 D1 17 71 28 1D 9970 36 94 9E F1 9E70 1B 9E80 AA : 63 9E90 AA 06 EE 9E90 BØ 77 33 9EA0 77 77 07 9EB0 AA 06 EE 9EC0 06 EE 0E 9ED0 77 66 07 9EE0 66 07 77 9EF0 FC EE AE 9990 99A0 E1 15 F1 9A 3D D1 28 F9 23 21 E5 CD C1 7E 77 :1E :E3 E5 D5 19 23 FE 18 24 23 94 56 95 E5 CD 73 98 EB 22 23 3D 04 28 E6 E5 C2 23 20 E1 :EE :73 :B2 :65 99B0 11 A7 99 05 5E : A1 : E9 : 6A 80 7F FE 04 34 18 24 10 FD C1 2D 21 5F 20 11 03 95 98 99D0 99E0 E1 E1 ØF 23 99F0 19 C5 0A OF EB 0A : 90 : 9F 79 DA 29 D1 2C 64 7C EC :89 60 92 AD 50 FB 34 3D CB 05 37 AB 11 DE 78 FE 91 00 AE 9B B4 E2 DB 84 06 Sum : A4 Sum +7 25 1F Add +8 +B +D +E +0 +2 +5 +8 +9 +A +C +D +E Sum +4 +6 +B Add 0A 79 19 ØE C9 F8 C5 92 21 11 3A 94 94 36 E7 99 38 EE AA 07 77 EE ØE 77 71 02 EE 67 06 67 9A CD 06 C1 E1 11 : 4D 9F00 9F10 EE 00 AE 00 ØA ØE EE ØE 22 ØE ØE EE ØE ØE ØE EE E2 ØE 02 EE EE AE 2E ØA 9400 6F 03 E1 A0 E1 E9 20 20 20 70 20 70 50 80 11 FE :BE 9A10 CD C9 A7 3D 30 71 07 66 01 76 77 CC 9A20 9A30 28 FE 03 BF 10 3A F9 21 C0 35 E0 CØ 2A :31 :3A 9F20 9F30 9A 77 FC Ø6 74 66 46 77 77 97 11 77 09 46 97 77 FD CC FF 06 77 67 00 60 F0 00 D0 33 00 :BF CO E0 25 77 21 F9 21 3E CD 23 01 2A 0E :EF 01 19 23 C9 9440 01 20 3D 20 E6 20 21 71 77 EØ 3D 7E 23 E7 A7 20 23 77 78 20 EE 77 E0 01 80 CD : 6F 9F40 9F50 77 99 97 00 3E 07 77 99 4F 00 33 CØ 03 : AD 01 11 36 10 13 92 E0 1F 0F 24 C1 Ø2 FC 21 E1 00 46 44 F0 00 CC 33 32 03 03 77 59 C4 F8 CC FD DD 97 4C F4 C4 C9 39 93 33 33 93 31 9C 4F CØ CØ 33 39 33 34 Ø2 77 C0 FF 00 0C 33 30 0F 33 38 94 62 00 23 30 FF FØ F9 91 3A 9A50 7E 96 C4 20 0C 4C FF 00 DD E9 77 80 C9 CD :81 :E6 9C 77 8F 8C F5 1F 91 9F60 9F70 0D 0F 57 00 30 33 30 33 93 9C FF CC 33 93 :F6 9460 FO E2 D0 5F 70 C4 00 30 00 0C 03 33 D0 33 0B AF F5 9A70 47 28 47 F4 28 28 7E EB 36 04 E5 F1 E5 F6 Ø8 E6 20 28 56 E1 98 08 05 EB :26 :C5 9480 6A 98 9F80 0D 3E 03 03 23 03 4A C4 D1 F9 31 33 02 00 33 30 00 33 09 CD 21 80 FF 01 F9 : 75 : 8F 9A90 0C C5 D7 20 07 28 FE 32 91 9F90 4C ØF 06 7E E5 0F 33 13 33 : 24 : 32 : 67 : 10 EØ 9FA0 DD 9440 ED 9AB0 E6 FE E6 A7 11 01 E5 23 CD 23 : 0A 9FB0 16 C9 02 93 98 93 42 33 93 02 9AC 7E :C2 9FC0 9FD0 30 33 33 93 99 30 07 92 7D E1 A7 36 C8 08 0E C1 FE 99 97 10 0B CB 28 9AD0 E1 0F E1 04 06 42 03 ØB DB 09 52 02 F8 :F5 9AE0 2D : A9 9FE0 98 OB 58 ØA. 9AF0 08 FE 01 28 97 0F 28 02 96 9C 25 : D0 9FF0 ØA 94 22 ØA. F8 94 : 9B Sum 03 0A 6A 23 AC 93 6A 23 D3 D5 72 81 06 7B 5F BA CF FB CB 42 08 4D 71 F5 64 DE 2F 20 28 03 72 1B +C 77 EC +8 +A +E +2 93 ED Add Add +0 +8 +A +B Sum 9B00 9B10 E7 91 C1 3E 16 78 96 E5 92 16 D5 00 E1 91 C5 5F -15 C1 7E 19 20 7E EE ØD 23 10 6A 78 23 B2 B0 00 3D 21 20 0E 02 AØ 06 2A 3E 7C 4E 6E 23 56 EE 23 88 CD FF : AF A000 08 18 00 19 C8 6E 02 77 77 07 00 20 E1 01 98 D1 :FA A010 5E F5 F3 :80 92 C5 CB 36 57 1D 9B20 9B30 16 CB 03 09 CD 47 E5 C1 D1 CD F9 DB FE CB 20 08 10 08 : C9 A020 A030 AE ØE ØA EE ØE EE 00 99 9E 00 EE Ø6 EE EE 22 07 77 71 00 F5 77 01 1F 1F 01 ØE ØE ØE EE :22 :F0 C5 00 EE 2E EE E2 EE EE ØE. CB 09 E1 E5 40 28 F4 E0 06 11 D1 7C 01 0E 2A DF E5 11 92 E1 7E E6 7E F6 94 ØE EØ 36 5E 23 18 EB F3 00 76 DD C5 07 22 07 11 21 12 00 18 28 2A E1 2E 28 12 24 E6 21 28 B3 9E 71 77 91 62 77 07 17 CE 01 70 F4 08 00 77 EB F4 77 77 55 67 03 77 0F 94 77 77 99 CD 18 C1 E6 A040 A050 0E 2A 00 31 70 07 67 :CD 9840 9A 98 25 22 E5 23 AF 91 11 21 0D 47 58 20 92 7A ED 36 32 7E FD 72 20 AF :38 77 71 97 99 63 77 11 DD 9B50 ED 01 56 23 20 CD : BC 52 FF ØF 64 00 0F 07 9B60 E1 E1 23 A9 F9 E0 92 2C 0F 11 7E E1 : 0A : A0 A060 A070 77 37 00 1F 96 1D 77 00 17 07 19 08 :17 :AB 9870 00 00 AE 0A 07 07 D9 DF 00 C0 73 11 11 11 05 F7 11 F8 92 0B 42 ØF CB ØE 2C C5 91 0D E5 22 CD C9 23 42 93 21 10 21 3E 91 CD Ø1 : 46 : 6D A080 A090 EE 77 31 4D EE 55 77 1F 0E 07 03 DD EE 0F 77 D1 22 00 67 0E 00 F5 00 72 F7 11 55 EE 00 11 0F :36 9880 67 06 CD 93 24 28 E1 20 CD 16 C9 0A 9E 96 9F 9F 9F EE 00 05 C8 33 0E 00 0B 00 02 3D 3D F7 98 E0 42 C1 F0 0F F6 55 71 00 DF 25 01 0F A4 E1 :79 :AD A0A0 A0B0 : 4E 9BA0 9BB0 F8 CF 26 ØF ØF 21 F8 3E Ø1 C7 C6 19 E1 FC 15 13 62 1D E0 47 :29 :DB A0D0 ØF ØF 11 F6 C5 1F 11 11 :FB 9BC0 10 9BD0 ØA. 9BE0 7E E6 ØE 80 47 00 10 0F FD ØF 12 : A9 AØEØ AØFØ 6F 0F 92 95 00 F8 00 33 11 0F 11 11 01 0F BB A5 1F 88 55 88 55 88 :98 9BF0 ØB 06 10 AØ 96 ØF 18 : E6 E9 FB E4 ØE Ø1 C7 26 9E C1 C2 F7 89 6F 56 9A F6 : BA A6 03 B7 15 5C FB D6 60 97 13 BØ 97 5F Sum +B 88 15 EE +9 10 13 +B 13 23 Add A100 +0 88 +5 99 Sum +1 23 E1 +7 02 02 +A 12 77 +E 13 23 +2 +6 +8 +9 +A +C 88 0F 0E 77 77 09 +D +E Add +3 ØF 21 11 51 93 35 FE +8 +C 08 EC 0E 08 CC EE F4 0C 0E 00 88 88 99 89 88 88 88 E6 C9 F7 08 F3 F3 01 20 FE 52 20 3E 3E 10 36 : CB 9000 E7 78 27 98 77 21 36 6A 21 CD E9 9C OD 88 0C 22 07 88 0A 0F 9010 A110 A120 88 88 EE 88 AE F5 ØE C6 9D 0E 66 F6 0F AA 88 88 08 18 22 70 77 99 02 AE 00 0E 09 0E :52 06 13 21 51 EF 21 E8 E0 00 04 7E 9D 9C 21 36 6A 28 34 EE ØF EE 74 : 9F 91 36 20 9D 5A 9020 9030 C9 18 10 21 21 CD E9 E0 F3 E7 C5 EØ : 35 04 10 C1 23 02 23 E0 06 00 21 36 2B 23 FE E7 ØC 77 88 18 77 88 F5 07 99 AE 00 19 EB A130 EE 46 8D 77 99 0A AE 77 77 99 0E AA 11 14 97 71 99 9F 9A 77 F7 1B 66 97 99 00 1B 11 67 F7 00 0F 46 00 77 1B AA F2 77 88 0F 03 : AA 77 EE 6A A140 0B 7A EE 77 07 99 :88 9C 9C DD CD 9040 5A CD CD 7A 20 EA CE E9 7E CD 21 00 CD CD CD 92 E0 :C1 99 2E 9050 20 A150 A160 02 88 F6 0E 0F 33 88 :53 21 21 E0 EE AE 9A EE EE EE 9C60 9C70 86 7E 35 E0 20 77 21 6A E0 28 :EE 7E E0 0A 07 67 99 EE CD 9C 9C DD Ø4 CE ØF EE 77 97 99 22 EE 77 01 99 F6 01 EE 20 77 21 36 6A A170 OF EE 0E 07 46 99 EE EE : 97 67 77 99 0A 96 77 99 EE 66 07 99 EE A180 A190 0F 46 : 5E E8 9080 EA E0 E8 : B2 FE E7 28 9D 20 7E E8 02 23 E0 66 99 ØE 00 05 88 :29 9090 E9 ALAO 99 AA DF ØF AE AE 20 77 C3 9CA0 CD 6A 9D 86 FE AØ : E2 21 21 CD 7E 35 11 C9 CD 39 08 7E 9C 26 4C 20 EA 04 EØ CD EE 21 :68 :C1 A1B0 0F ØA EE : 5B EE 77 77 99 EE 77 07 99 22 77 77 99 97 77 88 0E 0E 07 0E 1B ØF F8 57 66 46 70 :5C EA E7 20 E0 91 F5 23 20 20 21 9000 00 EA E7 E0 10 6F FB 2C 19 00 0D ØE 9D 96 A7 36 66 9CD0 : BC A1D0 AIE 77 11 F8 C9 88 88 88 88 88 99 : 10 9CE0 00 ØD : 46 99 09 F9 4E 23 7E FE FF C8 46 E5 21 E7 E0 86 23 5E : 14 A1F0 45 1D : 90 0A 52 62 4F C7 78 21 C7 92 30 2B 91 D4 6F 99 5A :E8 68 7B 9E 86 24 DB 58 92 10 13 F3 C4 68 8D 41 B0 :B0 Sum



Add +8 AA +A EE +B 2E +D EE +C 02 ØE EE ØE. : C5 0E 0A AA 46 A210 OF AF 0A 0F EE EE AE EE EE EE ØE : D7 9E 9E 9E 77 77 97 9E 9F 95 96 77 77 9E 77 77 79 EE : 4F 01 37 71 EE 77 07 9F 0E 07 A230 OF EE AA EE ØE Ø7 77 77 77 11 11 9E 45 77 97 99 77 11 EE 66 00 00 77 07 EE 77 07 0F 77 01 9E 11 77 77 71 11 :5D EE 77 07 AA 33 77 77 ØE. 77 67 77 11 14 0F 00 07 33 11 :8A A250 00 71 71 11 A260 11 11 77 11 11 A270 FA 11 11 21 38 ØF ØD :AC A280 01 31 :10 A290 FA 11 43 35 A2A0 CD 2C 2F 08 08 00 30 E0 32 11 01 35 E3 00 C5 2C E0 00 0F A2 30 01 A2B0 31 CE 30 :48 C9 21 06 00 2C A2 04 0F A2 2C 00 02 CD 32 A2D0 ED 00 Bø C9 : A0 A2E0 01 A2F0 0B ØB. : 47 F8 5E FØ 92 1A 36 84 3A B2 37 Sum 34 FB B1 62 89 : 03 +B 00 11 3A +D 00 F7 E0 +E ØF CD 3D Add +5 +6 0B +8 +9 00 +A 00 +C +0 +2 00 11 E1 FC E7 47 35 4E A300 ØF FA 35 0E ØB :78 2A CD 92 F8 DF 59 21 CD A310 A320 DD 91 21 C9 12 3B E0 3A AC 2A CD E2 9B 05 A5 E0 F5 67 72 11 21 3B 4A E5 CD 111 93 A2 00 B4 98 C5 A3 DD 05 10 09 55 CD 93 10 42 E0 FD E2 C8 : 0B 21 80 CD 25 9D C9 B4 42 FF 92 3D 5B F3 :7C A330 E0 92 CA A2 07 21 B0 21 32 4A 59 25 B0 52 94 F9 ØF A3 35 42 68 C1 C2 48 58 09 A340 FØ A2 86 CD E2 B4 72 92 CA A2 21 E1 6A 3B :89 :CC A350 CD CA 86 9A 4A ED A360 4E 11 11 E0 94 F7 5B 0E 4E F8 :A1 A370 4A 05 24 0E 53 25 B0 A380 FE 2A 07 24 0E 10 1C E0 ED :CA A390 F1 0E DF C5 90 33 11 F7 A3A0 ED 06 07 F1 21 ED B0 21 36 B0 21 C5 11 90 11 33 F9 11 43 30 CD E1 F9 ØE ØE ED A380 DD E0 E5 9A 2A CD : 66 : 3D A300 A300 11 C1 A2 ED 0E F9 6A A4 BØ ED B0 :18 AB 11 ØE F9 BØ ED A3E0 F9 ØF ED ØE. A3F0 BB ØE. 9D C9 FF A2 .F1 Sum 0B 9E CD 6F CA 63 59 FA D9 D3 8E D0 5C 1F 72 AC : 08 Add A400 +8 AE AA 00 +A 00 77 77 +C 00 07 07 +D 00 77 31 +E EE 33 77 +F 22 07 03 +2 AA +3 0E +4 EE +5 EE +6 ØE +7 EE +9 0A +B 00 66 77 05 C8 2B 3C ØA :50 :F9 :99 9E 77 77 EE 07 0E 07 AE 06 0A EE 00 0E A410 9E 97 77 5B A4 EE 67 71 52 47 EØ A420 EE 21 21 C6 7E 34 20 21 84 00 DF E9 E0 14 ØE E1 3D A430 92 7E E5 DB A440 ED 5E :78 32 6A 21 9D E0 A450 CD E1 E2 E0 27 CD Ø1 A3 77 C8 A4 FB ØØ C9 21 : D3 A460 : 75 CD 22 A4 C9 9E B8 9E :FF A470 C9 C0 CD 80 04 AF 21 92 2A 21 9E CB CD 32 00 E0 96 20 F9 9C E1 22 04 36 FB C9 21 CD ED CD A4 A2 22 CD 38 CD 9E 28 21 DF 6D 32 BD ED CD 06 22 01 CD 21 0F A480 E5 CD CD 00 D4 FB E6 5A A490 C9 :FA 09 CD E1 09 A4 10 13 14 60 5A 9A A4A0 A2 3E 90 A4B0 E0 9A CD 9B : AE E0 A4C0 CD 7A A4DØ E5 CD E0 DB 92 CD 7C A3 :86 :E3 CD A4E0 CD A4F0 CD CD 7A CD A2 CD D5 CD : De 21 4C 78 AE D1 77 ØD D8 4C 98 DF 19 9A 5E E8 28 : A7 Sum +2 3A CD +9 41 0D +B 21 FE +C E2 0C 74 +6 20 B1 Add +7 10 +8 +A +D Sum 3D C3 C3 E0 20 A4 :76 :9A :A0 A500 DD C7 ED 7F EØ A3 CD 3A A3 E1 C2 CD A4 A4 A4 A4 9B A510 A520 8E A4 A4 10 10 CD 21 00 01 01 11 01 08 08 CD CA C3 01 A530 E6 B1 8A ED :75 11 11 A540 10 11 11 88 00 00 88 A550 00 01 01 11 00 18 01 : B6 99 01 A560 : D9 01 01 01 11 A570 :88 A580 A590 : 49 00 18 04 80 1 1 : 6A A5A0 28 80 28 :10 A580 11 81 11 81 11 81 88 08 A5C0 A5D0 98 98 08 0B : B0 :60 48 04 80 00 00 00 99 ASE@ :7B A5FØ 88 88 : B7 Sum C2 18 17 38 AA 8D 4A C4 2E 67 79 70 BC C8 2A 42 :DC Add A600 +2 +9 11 +5 +6 +8 +C +D +E 11 +A +B : 0F :62 :B9 A610 A620 A630 Ø1 11 01 11 :2Ę A640 21 00 10 A650 :24 A660 01 00 :E2 A679 OB A680 00 18 00 : C3 A690 A6A0 08 18 A6B0 :88 91 91 A6C0 : 6A :28 :6A A6De A6F0 00 00 00 00 01 08 08 18 08 18 18 08 18 08 : 8A 2F 47 BB 41 22 36 78 90 53 F2 D0 B2 7A 33 96 A0 :40 Sum

E9 D2 1C 5B 7C D1 DE C0 5D CA 77 53 7D 72 6D 90 :FA

Sum



リスト1 ULTAN マシン語リスト

リスト1 ULTAN マシン

C000 0B

C010 00

ULTAN マシン語リスト

+4 +5 +6

08 18

48 00 88 88 28 00 00 00

+8

08 00 00

88 99

:7A

リスト2 ULTAN 面エディタ BASICリスト

10 CLEAR 300,&HBFFF:CONSOLE 21,4,0,1:WID TH 40,25:COLOR 7,0,0:PRINT CHR\$(12) 20 LOCATE 0,0:PRINT "*** ULTAN "% 15" 1

7- ***"
30 LOCATE 0,1:INPUT "ナンメン(1-99)";M:IF M
1 OR M>99 THEN 30
40 A=&HASS0+&HSD*(M-1):PRINT "ダ" イ";M;"メンノテ"-ク)、";HEX*(A);"H カラ ";HEX*(A+&HS7);"
H マデ"。"

1111111":PRINT " 50 PRINT "

01234567890123456X" 60 FOR I=0 TO 12:LOCATE 0,I+5:PRINT USIN G"##";I:NEXT:PRINT " Y"

W###":I::NEXT:PRINT " Y"
70 I=0:FDR Y=6 TO 16:FDR X=3 TO 18:LOCAT.
E X,Y:P=PEEK(A+1):IF XMOD2=1 THEN P=(PAN D240):/16 ELSE P=PAND15:I=I+1
80 GOSUB 240:NEXT:NEXT
90 LINE (2,5)-(18,17),"■",4,8

100 COLOR 3:FOR I=1 TO 4:READ X,Y:LOCATE X,Y:PRINT "9":NEXT:COLOR 5:READ X,Y:LOC ATE X,Y:PRINT ""110 COLOR 7:FOR I=6 TO 11:READ I\$:LOCATE 20,1:PRINT I\$:NEXT 120-LOCATE 0,19:PRINT "0=SPACE,1=BLOCK,2

120 LOCATE 0,19:PKINI 0-5FHGE,1-550H, --AMP,3=BOMB,4=WALL"
130 PRINT:INPUT "1-72%? 1.t"-77 TIW 2.7" 7
">77 TIW 2.7" 7
">77 TIW 3. TYKW":I
140 IF I=3 THEN CONSOLE 0,25:END ELSE IF I(>)1 THEN GOSUB 160:GOTO 130
150 FOR Y=1 TO 11:FOR X=1 TO 15:GOSUB 17

0:NEXT:NEXT:GOTO 130

v:NEX1:NEX1:SGTO 130 160 INPUT "カエルリ"ショル(X,Y)";X,Y:IF X*Y=0 O R X>15 OR Y>11 THEN 160 170 RESTORE 300:FOR I=1 TO 5:READ X1,Y1 180 IF X=X1-2 AND Y=Y1-5 THEN PRINT X;", ";Y;"ニハカウマセン。":RETURN ELSE NEXT

190 PRINT X;",";Y;"9 7:12%(0-4)";:INPUT
I:IF I<0 OR I>4 THEN 190
200 IF I=3 THEN I=4 ELSE IF I=4 THEN I=8
210 B=4+(X-1)*2+(Y-1)*8:P=PEEK(B)
220 IF XMOD2=1 THEN P=(PAND15)ORI*16 ELS

P=(PAND240)ORI E P=(FAND240) ORI
230 POKE B,P:LOCATE X+2,Y+5:P=I:GOSUB 24
0:LOCATE 0,24:RETURN
240 IF P=0 THEN PRINT " ";
250 IF P=1 THEN COLOR 1:PRINT "#";
260 IF P=2 THEN COLOR 6:PRINT "A";
270 IF P=4 THEN COLOR 2:PRINT "B";

IF F=B THEN COLOR 4: PRINT ".

280 IF F=8 THEN CULUR 4:FKINI "B"; 290 COLOR 7:RETURN 300 DATA 3,6,3,16,17,5,17,16,10,11,"U... ULTAN", "S...SPATAN", "B...WALL", "#...BLOC K", "A...AMP-BLOCK", "B...BOMB-BLOCK"





ンパイラ+マシン語





'84年12月号のPC-8000シリーズの 「THE REACTOR」の移植版です。原作に 比べて、キャラクタが作り直されています。

■プログラム・インフォメーション

言 語	Kコンパイラ マシン語 2F30~4AFF
面 白 さ 動き・操作性 サ ウ ン ド	
編集部評	原作に比べてスピードが上がって、 その分難しくなっています。(key)

最初にマシン語部(リスト1,&H2F30 ~&H 4 AFF)を入力し、テープにセーブ します

次に,ソース・リスト(リスト2)を入力し, Kコンパイラを裏RAMに移してコンパイル します. コンパイルされたら、マシン語部 とランタイム・ルーチンをロードして全体 ーブします(&H2F30~&H7048).

OF 00 AE 18

00

00 00

00

00 03

00 AE

2F30 OF

2F40 01 05 4F 01 25 32 1F 00

2F50 9B 1F

キー操作は原作とまったく同じで8, 2, 4, 6 でMANをそれぞれ上下左右 に移動させ、SPACE キーでリアクターを OPENすることができます.

7つのリアクター全部を開けるのがめん どくさいという人は、770行の14の値を n $\times 2 (n=1-7)$ に変えてください。

音楽演奏サブルーチンはCPU No.5の 「必殺!師走人」、キャラクタPUTルーチ ンはI/Oの'83年11月号の「HAUNTED HOUSE」, JUDGEルーチンはFM-7/8 活用研究の「キンチョマン」をそれぞれ参 考にしました.

Kコンパイラはソース・エリアを&H4 CFFまで広げてコンパイルしてください (I/O'84年12月号参照)。

□参考文献

00 E8 82 OF

+B +C +D +E

OF

00

00 00 00 00 00 00

:00

00 E8 92 1F

1F 00 AF 1F 00 DB : 43

1) 伝説阪神: "THE REACTOR", PiO, '84年12月号

リアクター マシン語リスト ■リスト1

Sum

1F : 7A

00 :1B

- 2) 服部浩憲: "キンチョマン", FM-7/8活用研究,工学社
- 3) ひるあんどん: "必殺!師走人", CPU No.5, 工学社
- 4) 安本慶一: "HAUNTED HOUSE", I/O, '83年11月号

P10

おっとー, "X"が出てしまった!



C3 00 32 2F60 1F 01 05 OF 01 25 E8 00 C3 1F 00 00 1F 2F70 00 AE 1F 00 DB 1F 00 E8 5F 01 05 OF 01 05 OF 01 :39 2F80 25 01 1F 00 00 00 00 07 00 00 C3 C3 :20 2F90 00 C3 1F 01 05 17 00 9B 07 00 98 1F 00 9B 1F 00 :15 92 :23 C3 3F 2FA0 C3 OF 00 OF 9B 30 00 82 82 00 OF 00 OF : CF 07 1F 00 00 92 0F 2FB0 OF 00 9B 00 AF 17 OO AF 00 9B 1F 2FC0 2FD0 92 0F 17 9B 07 92 1F 98 :88 C3 00 98 30 OO AF OF 01 05 OF 00 CE OF 00 AF . FB 2FE0 3F 00 03 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :81 2FF0 00 00 00 00 00 00 00 :00 Sum: C3 45 CB OF 31 DD 5D 73 1E E7 OA 75 54 22 89 98 :DB Add +0 +1 +2 3000 00 00 00 +5 +8 +D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 3010 00 00 00 3020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO 00 00:00 00 FF 00 FF 00 FF 3030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3040 FF * F0 FF 3050 FF FF FF FF FF FF :F0 3060 FF FF FF FF FF :F0 3070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 FF FF FF FF FF FF :F0 FF FF 1F 3080 FF 07 EO 03 3F 3090 FF 01 80 7F FF 00 00 FF FF 80 01 FF FF C0 03 :30 30A0 FF 30B0 FC FF 80 FF CO 03 FF 00 FE 7F 00 80 FF 00 :F4 03 00 3E F8 07 EO 1F FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 30D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00

00 00 00 00

00 C3

1F 00 OF

00

F4 BF 3E B8 F1 82 DC 18 F1 82 DC 18 F4 BF 3E B8 :20 +D Sum 3100 FF :FO 3120 FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE FF FF FF FF FF FF : FO FF 3130 FF FF FF FF :FO FF 3140 FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 1F FF FF FO 1F FF : 0A 3150 FF F8 1F FB 1F F8 : DC 3160 FF FB 1F FF FF F8 1F FF FF FB 1F FF FF FB 1F FF : 54 3170 FE 00 7F FE 00 00 7F FF 00 00 00 00 FF FF FF 3180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 3190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 31A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 FF 00 FF 00 FF 00 31B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 3100 FF :F0 FF FF FF FF 3100 FF :FO FF FF FF FF 31EO FF : F0 :F0 Sum: F3 6F 35 74 F3 E7 35 74 F4 DF 54 F4 F4 C7 54 F4 Add +5 +8 +B +D FF FF FF FF FF F8 FF FF CO 03 FF FF 00 00 FF FF FB FF FF F8 00 FF 3200 FF FF FF FF : B7 3210 FF 1F F8 FF :F5 3220 FF 3230 FF :81 :F4 E0 07 FF FF 87 FF FF FF OF FF FF FF OF FF FF 00 00 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF :00 3240 00 :00 3260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3280 FF : F0



マシン語リスト FF FF FF FF 37E0 3F EE 77 FE 60 EE 77 00 60 EE 77 00 C0 EE 77 00 :51 37F0 00 EE 77 00 00 EE 77 00 01 CE 73 80 03 9C 39 C0 :24 FF FF FF FF FF FF FF :F0 32B0 FF FF FF FF FF 3200 FF 3200 FF FF 1F FF FF FF FF FF FB FF FF CO 03 FF FB FF FF 00 00 FF : B7 F8 FF F8 :F8 38 CO EC 32E0 FF F8 03 FF 32F0 FF 00 00 FF FF FF F8 FF FF CO O3 FF FF FF F8 FF FF F8 FF : B7 +8 3800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 38 00 00 06 OC 00 :66 Sum: F4 10 F4 F4 F4 3E E4 F4 F4 86 E7 F4 F4 18 F4 00 06 00 00 00 1C 11 38 00 00 00 00 00 00 3810 00 3820 10 00 :B1 88 00 00 FF FF FC 60 FF FF FF FF FF : 98 +5 3830 00 00 3F 00 FC 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 3300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 3840 00 00 FF CO 03 : BB 3850 3860 FF 77 77 FC 00 00 3F 60 EE 00 C0 FF 7F 06 03 FF FC 77 73 FF FC 77 73 38 :01 3320 3330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 FF EE 00 EE 3F F1 00 :00 00 01 CE 80 03 87 F1 E1 E3 CO :DO 3870 00 3340 FF :F0 3880 00 FF FF CO 00 FF FF FC 60 EE 77 00 00 EE 77 00 00 00 00 E3 77 77 3350 03 3F 3890 00 00 03 00 FF FF 06 : D7 3340 FF :F0 3F 00 : 4F FF FF FF FF 03 FF E3 FF 3370 :F0 38B0 00 EE 00 01 CE 80 03 87 E1 CO : B7 FF FF FF FF FF FE E3 03 E3 30 00 00 00 00 00 1C 00 00 10 3380 FF FF FF FF FF : F7 3800 00 00 00 00 10 00 00 30 :E4 FC C7 FF E3 FF 00 FF 63 FF F8 E3 F1 3390 : CC 00 60 38 00 00 38D0 00 00 00 00 00 00 00 : E4 E3 FF E3 38E0 00 00 38F0 00 00 00 00 00 10 88 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33A0 FF FF BF 00 FF 00 00 FF : 14 FF FF 33B0 : B8 : 19 00 00 00 00 00 00 00 :00 3300 50 22 78 CO 4F F8 OO C8 2C 3A 86 8C 40 Sum: 84 : A1 33E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Add +8 +B FF FF 3F FC EE 77 CE 73 3900 3910 00 3F FF FC FF 00 00 FF FF C0 00 FF FF 00 03 00 60 C0 03 FF FF 00 : BB F8 BD 24 F8 F8 81 A4 F8 F8 EB E1 F8 F8 DC E1 :18 3920 3930 EE 77 FC 00 00 FF 7F FE FF 06 00 00 FE 87 3F 06 +D FF 00 : 4F EE 80 FF FF FF FF 00 FF FF 00 FF FF 00 EE 77 00 EE 77 FF FF FF FC 8F 77 77 FF FC 77 73 3400 FF FF FF FF FF FF FF FF FF :F0 00 3F C7 00 03 FF 3F CO 03 C7 FF 8F FF 00 FF 3940 00 :13 FF FF FF FF FF FF FF FF 3410 FF FF FF 3950 CO : 70 FF FF FF :FO 3960 3970 EE FC 00 06 00 EE 01 CE 06 00 80 03 EE 87 : DE 3420 3F 03 3430 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF 00 FF FF FF 00 FF 00 :F0 E1 CO 00 3440 3980 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 38 00 00 1C 00 00 38 00 00 06 00 00 :66 3450 FF 3460 FF 1F FF FF FF 1F FF FF F8 FF FF 00 FF FF FF 00 1F FF :38 :F4 FF 03 01 3990 06 OC 00 : 66 F8 F8 F8 39A0 00 00 00 00 00 11 10 08 00 00 00 00 00 00 10 88 00 : B1 00 00 03 FF 00 3F FF C0 03 FF 00 00 FF FF 00 00 3470 FF 00 01 FF FF FF FE : B8 00 00 88 00 39B0 :98 00 00 00 3480 00 00 00 00 FC FF 77 77 00 FF FF 00 FF FF 60 FE FF 00 00 00 :00 3900 00 3F 00 00 FF 03 00 FF FF CO :BB FC 77 73 3490 00 34A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CO FF 00 :00 39D0 FF 00 06 00 00 FF 00 00 C0 7F :00 39E0 3F 60 FF 00 * 00 34B0 00 34C0 FF 00 00 00 00 00 FF FF 00 FF :00 00 01 CE 87 EE FF FF FF FF FF :F0 FF :F0 34DO FF FF FF FF FF 57 34 60 OD AC OC EC OA E7 CF 92 FF FF FF FF FF 34E0 +3 +4 +5 +6 00 00 FF FF C0 00 FF FF FC 60 EE 77 00 00 00 00 34F0 FF +A FF FC 00 FF C0 77 FC 77 00 3F 3A00 00 00 03 FF 00 3F 03 00 03 00 FF CO :BB FF FC 77 73 Sum: F4 15 EF F4 F4 D5 F1 F4 F4 F6 F2 F4 F4 16 FO F4 3A10 FF 00 FF 3A20 3F EE 00 60 EE 00 CO EE 00 : 4F 3A30 00 01 80 03 87 CE : B7 Add FF FF FF 3500 FF 3510 FF 3520 FF FF C7 00 FF FF 00 FF FF FF 8F FF 1F FF FF FF F8 1F 1F 03 FF FF FF FF FF F8 FF FF E0 00 1F 03 03 FB :D2 FF 3A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 3A50 00 00 00 00 00 00 00 óo 00 00 00 00 00 00 00 10 88 11 08 00 00 00 00 00 00 FF 3A60 00 00 00 00 00 00 11 08 00 : B1 10 88 11 08 CE 73 EE 77 3F FC FF FF CE 73 EE 77 3F FC 00 77 77 FF 3A70 3A80 00 00 00 00 00 E1 C0 01 00 00 7F 00 00 FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF CO 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3540 00 00 00 00 00 00 :00 EE 00 : DO 00 3A90 3AA0 00 FF 7F FF 60 00 60 FE FF 00 3F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 06 3560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 FF CO :01 FF E1 77 FF FF 77 77 FF FC 77 77 FF 3570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3ABO 3ACO 03 FF 87 CO 03 C0 00 FF 00 EE 00 00 3F 00 : BB : B7 : 4F : O1 FF FF FF EE 3580 FF :F0 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 EE FF 00 60 00 60 EE 00 FF 00 3F 03 EE 3ADO FC 3AE0 35A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF : F0 CO FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF 00 FF FF FF FF 00 :F0 3AF0 03 FF FF CO O3 FF FF CO 00 FF FF 00 00 3F FC : BB 3500 FF FF 35D0 FF 35E0 FF OF FC C1 1F FF FF FF FF F8 83 FF 3F FF FF FF F8 07 FF FF 3F FF FF FE F8 OF 3F FF : 5D Sum: CE 11 9D C8 28 EF 46 86 24 CF 4D 43 4A 88 30 FE : B8 F8 FF FF F8 3F FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 :19 3B00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00 00 Sum: F4 C4 18 F4 F4 57 F5 F4 F4 27 3A F4 F4 EF 46 3B10 00 11 08 00 00 00 00 88 00 00 00 3B20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 +4 +5 00 00 00 00 00 00 +9 00 00 00 +3 3B30 00 3F 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 03 FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 3600 00 00 00 00 00:00 FC FF 77 77 FC CO 3B40 00 00 FF FF : BB FC 77 73 FF 00 00 00 00 :00 03 3F FF CO 00 FC 60 FF FF FE FF 00 60 00 C0 FF FF 06 :01 3610 00 00 3B50 3F 00 7F EE 3620 00 3B60 00 FF :00 :F0 3B70 00 3B80 00 EE 3F 00 00 FF 00 00 FF 7F FF 00 01 CE 03 FF B0 03 9C FF 39 FF C0 3630 00 : 3D FF : BB CO 00 FF FF FC 60 EE 77 OO 00 00 00 00 3F FC 60 EE 77 01 CE 73 00 00 00 FF FF 3650 FF :F0 3**B9**0 03 3F FF FF 77 00 03 00 00 C0 FF FF 77 06 :01 3660 FF FF FF FF **3BAO** EE 00 : 4F FF 3BBO 00 3BCO 00 EE 00 77 00 80 03 90 39 00 :24 3670 FF :F0 FF FF OF FF 7F FF 7F FF FF OO FF OO FF FF FF :78 3680 FF EO 80 03 1F F1 7F 3F FC FC 1F 7F FF FF 3BD0 00 00 00 00 00 00 00 10 88 00 00 00 00 00 00 00 00 3690 FF 1F FF 8F FF OF FF :83 :00 :B1 FF FC FF FC 00 FF FF FF FF FF FF FF :67 36B0 FF FB FF FF FF : 06 3BFO 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF CO 03 FF FC 00 60 FF 77 06 00 FF 73 80 03 9C :19 3F FF FC 00 03 FF 3F FF :BB 36D0 03 CO 00 CO 00 :18 Sum: 84 45 DA 78 CO F6 F8 OO C8 15 5A 86 8C 32 6C OC :BC 77 00 FE 7F, EE FC 00 EE 36E0 06 +9 +A 00 FF 7F 60 FE FF 00 FF FF +3 +4 +5 +6 C0 01 CE 73 00 60 EE 77 06 00 3F FC +B +C 00 00 00 3F +E 77 77 FF 3AF0 00 FF 00 7F 00 01 CE : 3D Add 3000 +2 39 03 90 80 EE 00 : 3D Sum: 7A 28 93 B4 F8 5E 48 FE BC 73 F1 3E 5E AB 40 7B 3010 CO 3020 OO 7F FF 00 EE FC CO : A7 FF :00 FF 00 03 :01 +4 +5 00 FF 00 FF FC 77 77 FF +6 FF FF Add +8 3030 03 FF FF CO 03 FF FF CO 00 00 3F 00 : BB CO 01 CE 73 00 60 EE 77 06 00 3F FC CO 03 FF FF 77 77 FF FF F1 FF 3700 00 3710 03 3F FC F1 E3 00 00 C0 FF 3F FF 00 60 E3 90 39 77 80 00 EE 00 00 EE :24 3C50 CO EE 3C60 00 FF 3C70 03 FF 00 :EE 60 EE 00 FF EE FC CO : 4F : 01 00 00 3F 3720 3730 77 FC 00 77 77 06 73 80 00 EE 77 39 7F EE 00 EE 06 00 EE 03 :1E 03 00 00 EE 00 EE 00 01 CE Co :24 FF CO 00 FF 00 00 3F FC 00 : BB 00 00 60 00 00 00 00 1C 00 00 00 10 38 00 00 60 00 3740 00 00 30 30 :E4 3080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 3750 00 :E4 3090 00 1.1 08 00 00 00 00 00 00 10 88 00 00 00 00 00 : B1 3760 00 3770 00 00 00 00 00 10 88 00 00 00 00 00 00 11 08 00 : B1 3CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 : 19 3CBO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 FC FF 77 77 00 00 00 00 03 FF 3F 03 03 06 3780 3F FF FF FF FF FF : BB 03 CO 00 00 03 CO :80 FF CO 03 FF FC 03 00 FF 77 00 CO FE 73 80 03 9C FF CO 03 C7 FC 03 00 FF FF FF :01 :00 3CDO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 01 00 03 00 00 37A0 3E FF FE 00 60 FF 00 FE 7F FF EE FF 39 00 :02 .00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE :BC EE 37B0 3CF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 00 FF CO 00 FF 06 3700 00 3F FF 8F 3F Sum: 8C 32 6F 0C C8 F4 CD 46 C0 F6 FB C0 84 34 D5 78 : 7E



PIO

```
CO
3F
3F
                                          FC
FF
FC
                 00
FF
                            FC
C3
                                                      FC
FF
                                                         FC
FF
                                                                 :66
3000
     00
         00
             30
                    00
                        OC
                                00
                                       30
                                              03
                                                  FO
                                       FF
3F
                                                  3F
3D20
3D30
                        FF
                            FF
                                                         FC
     3F
         FF
             FF
                 CF
                    3F
                                00
                                              00
                                                  FF
                                                      OF
                                                             00
                                                                 : CD
                 00
                                CF
                                   CO
                                       03
                                       30
                                           00
3D40 00
         00
             00
                 00
                    00
                        OC
                            00
                                00
                                   00
                                              00
                                                  00
                                                      FC
                                                         00
                                                             00
                                                                 : 44
         FF
                 00
                    00 FF
00 FF
                            CO
                                00
                                   00
                                       FF
3F
                                          FC
00
                                                             00
                                                                 : A8
3D60 00 FF
             CO
                00
                            00
                               00 00
                                              00
                                                  00
                                                     OF
                                                         00
                                                                 :00
                           F0
00
                                          FC
00
                                                             00
3D70
     00 03
             CO
                 00
                    00
                        03
                                00 00
                                       03
                                              00
                                                  00
                                                      00
                                                         FC
3D80 00 C0
             00
                00
                    03
                        CO
                               00 03
                                       CO
                                              00
                                                  00
                                                      CO
                                                         00
                                                                 :06
         00
                    00
                        00 00
                               00 00
                                       00
                                          00.00
                                                  00
                                                             00
3DA0 00
             00
                00
                                                      00
                                                         00
                                                                 :00
:00
                                                                 :72
:2B
                                                                 : 40
                                                                 :7E
     29 38 B4 48 23 DA 5B D8 BF 36 E5 FF 28 50 10 47
                                                                 :35
Add
                    00 00 30 00 00 00
00 03 FF 00 00 3F
00 00 FF 00 00 00
                                          3C
FF
                                                                 : AB
3E00
     00 00 00
                00 00 00
                                              00
                                                  00
                                                      00
                                                         3F
                                                             00
3E10
     00
                 00
                                              00
                                                      OF
3E20
     00 03 FF
                00
                                          FC
                                              00
                                                  00
                                                      00
                                                         FO
                                                             00
                                                                 :ED
                 00
                    00
                        OF
                            CO
                                00 00
                                       3F
                                          CO
                                              00
                                                      3F
                                                          00
                                                             00
                                              00
                                                  00
                                                             00
3E40
     00 00 00
                00
                    00 00
                           00
                               00 00
                                       00
                                          00
                                                      00
                                                         00
                                                                 :00
                        00
                            00
                                00
                                   00
                                       00
                                           00
                                              00
                 00
                    00
                               00 00 00 00
                                              00
                                                  00 00
3EA0 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00 FF
                                                                 : FF
                            00
FF
                                          00
FF
                                              00
                 30
                    00
                        00
                                                                 :30
                               CO 03
FO 00
                                                  00
3F
3F80
     SE CO
             OF
                 FO
                    OF
                        FF
                                       FF
                                                      FF
                                                         FC
                                                             00
                                                                 : C7
                                                         FF
FC
FF
                                       FF
3E90
     00
         OF
                 CO
                    00
                        3F
                            FF
                                           FF
                                              FC
                                                             00
                                          F3
FF
                                              FF
             FC
FF
                FC
00
                            F3
FF
                                                  FF
                                                             00
SEAO FF FF
                    FF
                        FF
                               FF FF
                                                      OF
                                                                 : E0
3EBO
     FC
         03
                    FO
                        00
                                CO FC
                                       03
                                                  FC
                                                      03
                                                                 :59
3ECO 00 00 00
3EDO 00 0F FF
                00
                    00
                        00
3F
                           00
FF
                               00 00
F0 00
                                       00
FF
                                          00
                                              00
FC
                                                  00
3F
                                                      00
                                                         00
                                                             00
                                                                 :00
                    00
                                          FF
00 00
                                                         00
                                                             00
                                                                 : 0A
                                                  00 00 00 00
     39 E9 C2 A8 FA 8E CD 5F EE 7D 16 B7 79 5D 23 EF
                +3
                                   +8
00
                                          +A
00
                                              +B
00
                                                      +D
00
                        +5
                                                  3C
                            00
         00
                               00
                                       00
                                                          00
                    00
3F00
             00
     00
         00
                 00
                    00
                        00
                            00
                               00
                                   00
                                       00
                                           00
                                              00
                                                  00
                                                      00
                                                         00
                                                             00
                                                                 :FF
3F10 FF
             00
3F20 00
             00
3F30
     OF
         00
             00
                00
3F
                    00
                        00
FF
                            00
                               00 00
3F 03
                                       00
FF
                                          00
                                              00
                                                  00
                                                      00
                                                         00
                                                             00
3F
                                                                 :00
                                              OF
                                                  00
                                                      FF
                                                          CO
                                                                 : 1D
3F40
             CO
         FF
3F50
     00
         3F
FF
             FO
                FF
                    FF
3F
                        CF
FF
                            FF
                               FF
00
                                   FF
                                       CF
FF
                                          FF
                                              FF
00
                                                  3F
                                                      3F
                                                          FF
                                                             FF
                                                                 :42
                                                  03
3F60
3F70
     00
         3F
00
             FF
00
                 00
                    00
                        FF
00
                            FF
00
                               00 00
00 03
                                       FF
00
                                           FF
                                              F0
00
                                                  OF FO 03
00 00 00
                                                             FC :EB
                                           00
3F80
3F90
3FA0
     00
         00
FF
             00
FF
                 00
FC
                    00
3F
                        OC
FF
                            00
FF
                               0F
00
                                   00
OF
                                       OF
FF
                                          00 3F
FC 00
                                                  00
                                                      3F
                                                          CO
                                                             FF
                                                                 : 67
                                                  03
                                                          FO
                                                                 :33
                                                      FF
                                                             00
3FB0
3FC0
     00
         00 00
                 00 00
                        00
                            02 C0
00 00
                                   00
                                       00
                                          00 00
                                                  00
                                                      00 00
                                                             00
                                                                 :00
                                                  00
                                                      00 03
     00
         00 00 00 00
                        00 00 00 00
                                       00 00 00
                                                  00
                                                             00:00
3FD0
                                                      00 00
                                                      00
                                                          00
3FE0
OE 7B BO 36 80 D7 BF CD 23 DA F9 FD 90 6B 65
                                                                 : DE
Add
      +0
                                           +A
                                                   +C
                                                      +D
                                                          +E
                                                                 Sum
             30
30
FF
                            FC 00
C3 FF
FF 00
                        OC
FF
                                   CO
3F
                                       3C
FF
                                          FC 00
FF FF
                                                  FO
3F
                                                      FC
                                                         FC
                 00 00
00 FF
                                                             00
FF
                                                                 :24
4000
      00
4010 FC
4020 3F
                 00
FF
         FF
                                                                 : 6F
                                          FC 00
FF FF
                                                      OF FF
4020
                                       3F
                                                  FF
00
                                                             FF
4030 FC
         03
             FF
                 FF
                     FO 03 FF
                                FF
                                   CO
                                       0.3
                                                                 : AD
      00
                 00
                    00 0C
                            00
                                00
                                   00
                                       3C
FF
                                           00 00
FC 00
                                                  00
                                                              00
                                                                 : 44
4050 00
         FF
             00
                 00
                            CO 00
                                   00
                                                      FF
                                                          FO
                                                              00
                                                                 : A8
                00 00 FF
00 00 03
                            00 00 00
F0 00 00
                                       3F
03
                                          00 00
FC 00
                                                  00
                                                      OF
                                                         00
FC
                                                             00
         03 CO
                                                      00
4070 00
                                                                 : B1
                                          00 00
00 00
00 00
                            00
                                       00
                                                  00
                                                      CO 00
                                                             00
4080 00
                 00
                     03 CO
                                00
                                   03
                                                                 :06
                                00
                                   00
4090 00
         00
             00
                 00
                     00
                        00
                                                                 :00
                                                         00
00
3F
FF
             00
                    00 00
                                00
                                   00
                                       00
                                                  00
                                                      00
                                                             00
                                                                 :00
         00
                 00
                            00
30
FF
FF
C0
40B0 00
         00
                 00
                                          3C 03
FF FC
FC FC
C0 03
40C0 00
40D0 00
         3C
             00
FF
                 00
3F
                    00
FF
                        3F
C3
                                00
FF
                                   00
FF
                                       3F
FF
                                                  00
FF
                                                      3F
FF
                                                             OF
                                                                 : B6
                                                              FC
         FF
             FF FC
CO 3F
                    00
FF
                        FF
                                FC
                                   00
FF
                                       3F
FF
                                                  00
FF
40F0
      FF
                                                      FF
                                                          FO
                                                             FF
                                                                  : 18
40FO FF
                                                          00
                                                             00
     35 38 B4 78 2F
                        DA 5B 08 FF
                                       36 E5 FC
Sum:
                            +6 +7 +8
30 00 00
Add
                                                      +D +E
                                          3C 00
FF 00
FC 00
4100 00
         00 00
                 00
                     00 00
                                       00
3F
00
                                                  00
                                                             00 : AB
4110 00
4120 00
         00 FF
03 FF
                    00 00
                            FF
                                00 00
                 00
                                                   00
                                                      OF
                 00
                                                   00
                                                      00 F0
                                                             00
                                                                 :ED
4130 00
         03 CO
                00 00 OF
00 00 00
                            00
                                00 00
                                       3F
00
                                           CO 00
                                                  00
                                                      3F
                                                          00
                                                                 : DO
4140
      00
             00
         00
                                00
                                   00
                                           00 00
                                                      00
                                                             00
                                                                 :00
4150
      00
         00 00
                00 00
4160
      00
                                                      00 00
                                                  00
                                                             FF
                                                                 :FF
4170 00
4180 3F
         00 00
C0 OF
                 3C
FO
                    00 00
0F FF
                            00
FF
                               00 00
                                       00
FF
                                           00 00
FF 00
                                                  00
                                                      00
FF
                                                         00
FC
                                                                 :30
                                                              00
                                                                 : C7
                 CO
FC
                    00
FF
                            FF
F3
                                F0
FF
                                   00
FF
                                       FF
                                           FF FC
F3 FF
                                                  3F
FF
4190
      00
         OF
             FF
                        3F
                                                          FF
41A0
             FC
                        FF
                                                      CF
                                                          FC
                                                             00
                                                                 : A0
41B0 FF
         03 FC
00 00
                 00 FF
00 00
                        03
                            FC
00
                               00
                                   FF
00
                                       03
                                          FC 00
                                                  FF
00
                                                      03 FC
                                                                 :F8
41C0
     00
                                                      00
                                                         00
                                                             00
                                                                 :00
                 CO 00
00 FC
                            FF F0 00
F0 00 F0
                                       FF
00
                                          FF FC
30 00
41D0
     00
         OF
             FF
                        3F
                                                  3F
                                                      FF
                                                          FF
             FC
                        00
                                                  00
                                                      00
                                                         00
                                                             00
                                                                 : 04
E9 BF A8 09 91 CA 9F F1 7D 13 F7
                                                  70
                                                      1D 20 FF
                                                                 :BF
+C +D +E +F Sum
3C 00 00 00 :3C
00 00 00 00 :FF
```



リアクター マシン語リスト

EO OO OO 1C 38 OO OO 1B D8 OO :2E 4780 00 00 00 00 00 07 4790 00 FB DC 00 03 9C 3F 00 03 47A0 00 3B 1C 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 47EO 00 00 00 00 00 07 EO 00 00 1C 38 00 00 1B D8 00 :2E 47D0 00 FB DC 00 03 9C 3F 00 03 9F F9 C0 03 A7 E5 C0 :5F 47E0 00 3B 1D C0 00 3B 1C 00 00 3B 1C 00 00 00 1C 00 :D9 Sum: 03 60 AF 40 09 71 C3 C0 06 E9 B3 40 09 77 91 80 :C2 +B +C +D +E +F Sun 4840 00 00 00 00 00 07 E0 00 00 1C 38 00 00 1B D8 00 :2E 4850 00 38 DF 00 00 FC 39 CO 03 9F F9 CO 03 A7 E4 00 :F8 4860 00 38 1C 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :BC EO OO OO 1C 38 OO OO 1B D8 OO :2E 4880 00 00 00 00 00 07 4890 00 3B DF 00 00 FC 39 CO 03 9F F9 CO 03 A7 E5 CO :B9 48A0 03 B8 1C 00 00 38 1C 00 00 38 1C 00 00 3B 00 00 :B7 Sum: 06 E6 F6 00 00 76 4E 80 06 AE 7E 80 06 BC 7A 80 :94 Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F Sum 4900 FF FF F3 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 100 4910 FF CF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 164 4920 :00 4980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 00 00 00 00 00 4990 00 00 00 00 00 00 00 00 49B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :00 00 00 00 Sum: FE CE F2 FE FE CE F2 FE FE CE F2 FE 00 00 +9 +A +B +C +D +E +F +8 Add 00 :00 . 00 :00 : 00 :00

■ リスト2 リアクター ソース・リスト

10 'WIDTH[40,25]; TENSOU[]; REA=\$2C00; READ F=REA+15; REAF=REAOF+15; BDATA=\$3000; CDATA =\$3600; TDATA=\$36C0; FDATA=\$3CC0; MDATA=\$42 CO; BLDATA=\$4860; CM=\$4980; TH=REAF+15; TD=T H+2; FH=TD+2; FD=FH+2; TX=FD+2; TY=TX+2; FX=T Y+2; FY=FX+2; HSCO=1000; GAM[]; SCHYO[]

- 'START; SCO=0; SCE=0; MAN=3
 'START1; MX=36; MY=16; MH=0; MD=0; BL=0; FH :0)=0;FH:1)=1;FD(0)=0;TD(0)=0;TH:0)=0;TH :1)=1;FX:0)=6;FY:0)=4;FX:1)=66;FY:1)=40; TX:0)=6;TY:0)=40;TX:1)=66;TY:1)=4;S=0;F=
- O;TIME=0;TMMUSIC=0;LONG=0 23 'COL17];LOCIO,01;?"SCORE",#5,SCO,"0 H ISCO",#5,HSCO,"0"
- 'LOC[25,0]; ?"MAN", #2, MAN, " SCENE", #2, SCE+1

- '(* BLOCK INITIALIZE*)
 'Y=0; REPEAT; X=0; REPEAT; REAOF: X+Y*5)=0 :REAF: X+Y*5) =0: X=X+1 UNTIL X=5: Y=Y+1 UNT
- IL Y=3 30 'I=1; Y=0; REPEAT; X=0; REPEAT; REA: Y*5 =1; I=I+1; IF I=8 THEN I=1; FI 40 'X=X+1; UNTIL X=5; Y=Y+1; UNTIL Y=3; REA:
- 14)=0
- 50 'I=0;REPEAT;X=RND(5);Y=RND(3);X1=RND(5);Y1=RND(3);K=REA;Y*5+X) 56 'REA;Y*5+X)=REA;Y1*5+X1)
- 56
- 56 REA: Y*5+X1)=REA: I1*5+X1)

 70 REA: Y1*5+X1) = REA: 14); REA: 14)=K; I=I+1 :UNTIL I=30
- 'PUTEMX, MY, MDATAJ; PUTEFX: 0), FY: 0), FDA
- TAJ;PUTETX:0),TY:0),TDATAJ
 72 'PUTEFX:1),FY:1),\$3DB0J;PUTETX:1),TY:
 1),\$37B0J;WAIT[100J;WAIT[100J
- 'MAIN:
- 81 'MMOVE[]; FHAN[]; THAN[]; FMOVE[]; FHAN[] ; MMOVE[]; THAN[]; FHAN[]; TMOVE[]; THAN[] B2 'IF F=1 THEN TIME=TIME-1; IF TIME=0 TH
- EN F=0;S=0;PROF[];FI;FI 83 GOTO MAIN

- 100 'MMOVE; INKEY[] 110 'IF KEY=' THEN RETURN; FI 130 'IF KEY=' THEN IF SH=1
- 30 'IF KEY=' ' THEN IF SH=1 THEN RETURN ELSE GOTO SHOT;FI;FI 35 'IF KEY<>'2' AND KEY<>'4' AND KEY<>'
- 135 AND KEY<>'8' THEN RETURN; FI
- 140 'PUT[MX.MY.CM]:MD=MD+1:IF MD=2 THEN MD=0;FI 150 'IF KEY='2' AND (MX-6)-(MX-6)/12*12=
- O THEN MH=3;FI 160 'IF KEY='8' AND (MX-6)-(MX-6)/12*12= O THEN MH=2;FI
- 170 'IF KEY='4' AND (MY-4)-(MY-4)/12*12= 0 THEN MH=1;FI 180
- 80 'IF KEY='6' AND (MY-4)-(MY-4)/12*12= THEN MH=0;FI
- 190 'IF MH=0 AND MX<>66 THEN MX=MX+1;FI
 200 'IF MH=1 AND MX<>6 THEN MX=MX-1;FI
 210 'IF MH=2 AND MY<>4 THEN MY=MY-1;FI
 220 'IF MH=3 AND MY<>40 THEN MY=MY+1;FI
- 250 DATA=MDATA+MH*384+MD*192; PUT[MX,MY, DATA]; RETURN
- 300 'SHOT;SH=1 310 'IF MY=4 OR MY=40 THEN RETURN;FI 320 'IF MX=6 OR MY=54 THEN RETURN;FI
- 330 'IF MX-6-(MX-6)/12*12=0 AND MY-10-(M

- Y-10)/12*12=0 THEN GOTO YOKO;FI
- 340 'IF MX-MX/12*12=0 AND MY-4-(MY-4)/12 *12=0 THEN GOTO TATE;FI
- 'RETURN
- 360 'YOKO; BY1= (MY-10) /12; BY2=BY1; BX1= (MX -6) /12-1; BX2=BX1+1; GOTO OPEN
- 370 370 TATE; BX1=MX/12-1; BX2=BX1; BY1=(MY-4) /12-1; BY2=BY1+1
- 400 'OPEN; BEL[20] 410 'IF READF: BXI+BYI*5) = O AND READF: BXZ +BYZ*5) = O THEN IF BL=0 THEN BL=2; READF: B XI+BYI*5) = 1; READF: BXZ+BYZ*5) = 1; BOXHIBXI, BY11; BOXHCBX2, BY21; GOTO BJUDGE ELSE GOTO
- MMOVE; FI; FI 420 'IF READF: BX1+BY1*5) =0 AND READF: BX2 +BY2*5)=1 THEN REAOF:BX1+BY1*5)=1;REAOF: BX2+BY2*5)=0;BOXHLBX1,BY1J;BOXCLBX2,BY2J
- ;GOTO BJUDGE;FI 430 'IF READF:BX1+BY1*5)=1 AND READF:BX2 +BY2*5)=0 THEN READF:BX1+BY1*5)=0;READF: BX2+BY2*5)=1;BOXC[BX1,BY1];BOXH[BX2,BY2]
- GOTO BJUDGE; FI 'RETURN
- 500 'BOXH; K=REA: %1+%2*5); DATA=BDATA+192*
- 510 'X1=%1*12+12; Y1=%2*12+10; PUTEX1, Y1, D ATAJ; RETURN
- 600 'BOXC; X1=%1*12+12; Y1=%2*12+10; PUTEX1, Y1, CDATA]; RETURN
- 700 'BJUDGE;LP=0;Y=0;REPEAT;X=0;REPEAT
 710 'IF READF;Y*5+X)=1 THEN IF LP=0 THEN
 X1=X;Y1=Y;LP=LP+1 ELSE X2=X;Y2=Y;FI;FI
- 715 'X=X+1;UNTIL X=5;Y=Y+1;UNTIL Y=3
 720 'IF REA:X1+Y1*5)=0 OR REA:X2+Y2*5)=0
 THEN BL=0;REAOF:X1+Y1*5)=0;REAOF:X2+Y2*
- 5)=0;WAITL100];BEEPL];BOXC(X1,Y1];BOXC(X 2,Y2];RETURN;FI 'IF REA: X1+Y1*5) <> REA: X2+Y2*5) THEN
- RETURN; FI NEIURN;FI 740 'IF REAF:X1+Y1*5)=1 THEN RETURN;FI 750 'BEEP[];SCO=SCO+1;COLE7];LOCE5,O];?# 5,SCO;REAF:X1+Y1*5)=1;REAF:X2+Y2*5)=1;LP
- O; PRONE]; F=1 755 'IF SCE<5 THEN TIME=30-SCE*5 ELSE TI
- 760 Y=0; REPEAT; X=0; REPEAT; IF REAF: X+Y+5 760 'Y=0;REPEA;;X=0;REPEA;;IF REAF;X+1*5
)=1 THEN LP=LP+1;FI;X=X+1 UNTIL X=5;Y=Y+
 1;UNTIL Y=3
 770 'IF LP<14 THEN RETURN;FI
 780 '

- SCCLR; Y=0; REPEAT; X=0; REPEAT; BOXH[X, (=X+1 UNTIL X=5; Y=Y+1 UNTIL Y=3 800 Y1; X=X+1 UNTIL SCO=SCO+100; SCE=SCE+1; IF SCO>1000 T
- HEN MAN=MAN+1:FI
- HEN MAN=MAN=1;F.1 810 'PROFC];WAITI(200];MUSIC(\$2F89];LINIO ,8,639,199,0,2];SCHYOC1;GOTO START1 1000 'FMDVE;IF FX:0)=0 THEN FX:0)=6;FY:0)=4;FH:0)=0;FD:0)=0;FHYDL6,4,0,0];RETURN
- 1010 'IF FX:1)=0 THEN FX:1)=66;FY:1)=40; FH: 1)=1; FD: 1)=0; FHYD[66, 40, 1, 0]; RETURN; F
- 1020 'I=0; REPEAT; PUT(FX: I) , FY: I) , FH: I) = O OR FH: I) = 1 THEN FYOKO[] ELSE FTA TECJ;FI
- 'FD: I) =FD: I) +1; IF FD: I) =2 THEN FD: I)=0;FI

- 1026 'IF FH: I)=1 AND FX: I) <>6 THEN FX: I) =FX: I) -1: FI TE FH: I) = 0 AND FX: I) <>66 THEN FX: I
- =FX: I)+1;FI 1028 'IF FH: I) = 2 AND FY: I) <>4 THEN FY: I)
- Y: I) -1; FI
- FH: 1)=3 AND FY: 1) <>40 THEN FY: 1 1029 IF =FY: I) +1; FI
- FHYOCFX: I), FY: I), FH: I), FD: I)]; I=I+ 1 UNTIL I=2: RETURN
- 1040 FYOKO; X1=FX: [); Y1=FY: [) 1050 'IF X1-6-(X1-6)/12*12<>0 THEN RETUR
- N; FI 1060 'IF MY-Y1<0 THEN FH:I)=2;RETURN;FI
 'FH:I)=3;RETURN 1070
 - 1100
- 'FTATE; X1=FX:I); Y1=FY:I)
 'IF Y1-4-(Y1-4)/12*12<>0 THEN RETUR 1110 N:FI
- 1120 'IF MX-X1<0 THEN FH: I)=1; RETURN; FI 1130 FH: I) =0; RETURN
- 1200 'FHYO; 1210 'IF %3<2 THEN DATA=FDATA+%4*76B+%3* 192 ELSE DATA=FDATA+%4*76B+ABS(%3-3)*192
- +384;FI
- +384;F1 1220 'PUT[%1,%2,DATA];RETURN 2000 'TMOVE;IF TX:0)=0 THEN TX:0)=6;TY:0)=40;TH:0)=0;TD:0)=0;THYO[6,40,0,0];RETU RN: FI
- 7010 IF TX:1)=0 THEN TX:1)=66;TY:1)=4;T H:1)=1;TD:1)=0;THYOI66,4,1,03;RETURN;FI 2020 I=0;REPEAT;PUT[TX:1),TY:1),CM1;IF TH:1)=0 OR TH:1)=1 THEN TYOKOI ELSE TTA TE[]:FI
- 2025 'TD: I) =TD: I) +1: IF TD: I) =2 THEN TD: I)=0;FI
- 'IF TH: 1)=1 AND TX: 1) <>6 THEN TX: 1) 2026 =TX: I) -1; FI
- 'IF TH: 1) = 0 AND TX: 1) <>66 THEN TX: 1 2027 2027 IF II...
)=TX:I)+1;FI
 2028 'IF TH:I)=2 AND TY:I)<>4 THEN TY:I)
- =TY:I)-1;FI 2029 'IF TH:I)=3 AND TY:I)<>40 THEN TY:I
-)=TY: I)+1;FI
- 2030 'THYDETX:I), TY:I), TH:I), TD:I)]; I=I+
 1 UNTIL I=2; RETURN 2040 'TYOKO; X1=TX:I); Y1=TY:I) 2050 'IF X1-6-(X1-6)/12*12<>0 THEN RETUR
- N:FI 2060
- 'IF Y1>25 THEN TH: I) = 2: RETURN: FI 'TH: I) = 3; RETURN 'TTATE; X1=TX: I); Y1=TY: I
- 'IF Y1-4-(Y1-4)/12*12<>0 THEN RETUR 2110 N; FI
- IF MX-X1<0 THEN TH: I)=1; RETURN; FI 2120 2130 TH: I) =0; RETURN
- 2200 THYO;
- 2200 'HFV3'
 2210 'IF %3<2 THEN DATA=TDATA+%4*384+%3*
 192 ELSE DATA=TDATA+%3*192+%4*384+\$384+\$1
 2220 'PUTK1, %2, DATA];RETURN
 2500 'FHAN; Y=0;REPEAT; JUDGE(FX; Y), FY; Y)
 2510 'IF DEAD=1 THEN IF F=0 THEN GOTO DE
 ATH ELSE PUTEFX; Y, FY; Y), CM];SCO=SCU+10+
- S*10; S=S+1; LOC(5,0); ?#5, SCO; FX: Y) =0; FI; F
- 2520 2600 Y=Y+1; UNTIL Y=2; RETURN 2600 'THAN; Y=0; REPEAT; JUDGE[TX:Y), TY:Y) J 2610 'IF DEAD=1 THEN IF F=0 THEN GOTO DE



ATH ELSE PUT[TX:Y), TY:Y), CM]; SCD=SCD+10+ S*10:S=S+1:LOC[5.0]; ?#5,SCO:TX:Y)=0;FI;F

2620 Y=Y+1; UNTIL Y=2; RETURN

3000 'DEATH; MAN=MAN-1 3010 'IF MAN>O THEN LINEO,8,639,199,0,0, 2]; SCHYOL]; GOTO START1; FI

2336470134010 STARTISFI 3020 'IF HSCO-SCO'O THEN HSCO=SCO;LOC[17 ,0];7#5,HSCO;FI 3030 'AGAIN;LOC[15,8];7"GAME OVER"

3030 'AGAIN;LOC[15,8];?"GAME OVER" 3035 'LOC[7,10];?"HIT SPACE KEY TO START

:";INKEY[]
3040 'IF KEY<>' ' THEN GOTO AGAIN;FI
3050 'LINCO,8,639,199,0,0,2];GAM[];SCHYO
[];GOTO START

5000 'M MUSIC; MPOINT=%1; SOUND[12,20]; SOUND

[7,\$30]
SO10 'MUSICL; IF TMMUSIC>0 THEN TMMUSIC=T
MMUSIC-1; GOTO MUSICL; ELSE TMMUSIC=500; FI
5020 'IF LONG>0 THEN LONG=LONG-1; GOTO MU SICL; FI

SICL;FI
5030 'LONG=MPOINT:0);IF LONG=0 THEN SOUN
DC9,0];TMMUSIC=0;RETURN;FI
5040 'GOSUB PLAY;BOTO MUSICL
5120 'PLAY;D1=MPOINT:1);D2=MPOINT:2);MPO
INT=MPOINT+3;IF D1+D2=0 THEN RETURN;FI
5130 'SQUINDI3,D1];SQUINDI2,D2];SQUINDI9,22
];SQUINDI3,0];RETURN

];SOUND[13,0];RETURN
5200 'SOUND;1==#FDDE;CPDKE S,%1;PDKE \$FDD
D,3;PDKE \$FDDD,0;S=\$FDDE;CPDKE S,%2;PDKE
\$FDDD,2;PDKE \$FDDD,0;RETURN
BOOO 'GAM;SYMBDL[150,50,64,4,2,0,0,7,"REA
CTDR"];SYMBDL[145,50,6,4,3,0,0,7,"REACTD

.... OPEN"

ISPACE I ..

'LOC[7,17];?" 니 占, "LOC(7,18];?" | IZ| "
LOC(7,19];?" | "
'LOC(10,21)?"CONVERTED BY T.ITOU"
LOC(8,23);?"PUSH SPACE KEY TO STAR 8011

8030 8050 'GAM1; INKEY[0]; IF KEY=' THEN MUSIC [\$2F30]; LINEO,0,639,199,0,0,2]; RETURN; EL SE GOTO GAM1; FI

DE GUIU GHM1;F1 9000 'SCHYO;X=0;REPEAT;X1=6+X*4;PUT[X1,2 ,BLDATAJ;PUT[X1,44,BLDATAJ;X=X+1;UNTIL X 9000

'Y=0: REPEAT: Y1=Y*2+2: PUT[2, Y1, BLDAT 9010 AJ; PUT[70, Y1, BLDATA]; Y=Y+1; UNTIL Y=22 9020 'Y=8; REPEAT; X=10; REPEAT; Y1=0; REPEAT

9020 'Y=9;REPEA|;X=10;REPEA|;Y=0;REPEA|; X1=0;REPEAT;PUT(X+X1,Y+Y1,BLDATA];X1=X1 +4;UNTIL X1=8;Y1=Y1+2;UNTIL Y1=8;X=X+12; UNTIL X=70;Y=Y+12;UNTIL Y=44 9030 'Y=10;REPEAT;X=12;REPEAT;PUT(X,Y,CD ATA];X=X+12;UNTIL X=72;Y=Y+12;UNTIL Y=46 RETURN

7500 JUDGE; X0=%1; Y0=%2-1; X1=%1; Y1=%2+1; X2=%1-1; Y2=%2; X3=%1+1; Y3=%2
9510 IF X0=MX AND Y0=MY THEN BEL[10]; DE

AD=1; RETURN; FI

'IF X1=MX AND Y1=MY THEN BEL[10]; DE 9520 AD=1; RETURN; FI 9530 'IF X2=MX

X2=MX AND Y2=MY THEN BEL[10]; DE AD=1; RETURN; FI

9540 'IF X3=MX AND Y3=MY THEN BEL[10];DE AD=1;RETURN;FI

AD=1;RETURN;FI
9550 'DEAD=0;RETURN
10000 'PROD=0KE \$FD3A,1;RETURN
10010 'PROF;POKE \$FD3A,2;RETURN
10070 'PUT;BYT=64;AA=%2*320+%1;DTD=%3;FO
R 11=0 TO 2;TESTI J
10080 'CPOKE ADDR,\$93,\$CD00#,\$90,AA#,(BY
T/4)#;FOR I2=0 TO BYT-1;ADDR:I2)=DTD:I2)

NEXT: SUB[]: HLT[]: SUB[] 10090 10100 'AA=AA+\$4000; DTD=DTD+BYT; NEXT; RETU

RN 10110 'HLT; CODE \$86,\$FD,\$05,\$2B,\$FB,\$1A5 0#; POKE \$FD05,\$80; CODE \$86,\$FD,\$05,\$2A,\$

FR: ADDR=\$FC82: RETURN 'SUB; POKE \$FD05,0; CODE \$1CAF#,\$39
'WIDTH; HLT[]; CPOKE ADDR,1,0,%1,%2, 10120 10130

0,%2,0,%3,0;SUBC1;RETURN 10140 'WAIT;FOR I=0 TO 100*%1;NEXT;RETUR

'INKEY; KEY=PEEK (\$FD01); RETURN
'COL; HLT[]; CPOKE ADDR, 3, 2, \$11, %1; S 10150 10160

UBC 1: RETURN

UBIJ;RETURN 10165 'BEEP;POKE \$FD03,\$41;RETURN 10166 'BEEP1;POKE \$FD03,\$81;RETURN 10167 'BEEP0;POKE \$FD03,1;RETURN 10168 'BEL;FOR II=0 TO 100;BEEP1[];FOR I 2=0 TO 'X1;NEXT;BEEP0[];NEXT;RETURN


10170 'CLS; ?CHR\$(12); RETURN 10175 'LIN; HLT[]; CPOKE ADDR, \$15,%6,%5,%1

B[]; RETURN

'LOC: HLT[]; CPOKE ADDR, 3, 3, \$12, %1, % 10190

10170 LOC; HETURN
10200 TEST; HLT[]; CPOKE ADDR, \$3F, 'Y', 'A', 'M', 'A', 'U', 'C', 'H', 'I'; ADDR=\$FC8B; RETU 10200


RN
10210 'TENSOU; TEST[]; CPOKE ADDR, \$91, \$D39
3#, \$CD00#, 48#, \$90, \$B6, \$D409#, \$BED3#, \$BFE
E#, \$8110#, \$AEB1#, \$ECB1#, \$EDC4#, \$ECB1#, \$E
D42#, \$328E#, \$5031#, \$\$F187#, \$D409#,
\$B6D4#, \$0A39#; SUB[]; RETURN














-6000シリーズ+EXASコンパイラROM

BASIC(コンパイラ)





このプログラムは最初、V-RAMに POKEで字を出すことのために組まれたも のでしたが、いろいろ付けたして、現在の 形になりました。

■プログラム・インフォメーション

モ ー ドページ数	2 2
言 語	BASIC (コンパイラ)
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!! → → → → ♪ ♪ ♪
編集部評	スロットマシンをシューティング・ ゲームに取り入れたのは面白いアイ デアだね。 (A)

PC-6001にBASICコンパイラをセットし たPC-6006を入れます。ページを2にして, 後は普通に打ち込みセーブします。

デモとREM文を削ってもゲームはでき ます.

消去できる行番号

 $100 \sim 200$, $1580 \sim 2150$,

2580~2730, 740,

すべてのREM文. 800~820

注意:800行はGOTO 750にしてください

リストの2620行の5000をもっと小さい数 に変更して、コンパイルしないでデバッグ してみてください。そして入力ミスを全部 直したら2620行を元に戻してコンパイルし ます.

EXEC &H4000 RETURN ELT, "STR ING LENGTH ?"に対しては48を入力して ください

コンパイルしたオブジェクトがうまく走 らないときは、先ほどセーブしたソースを もう一度ロードして、よく見直してくださ

変数名	内容	変数名	内容
A	ビーム砲アドレス	M	ビームが出ているかの判断用
A\$	ボーナスわく	N	ビームの移動回数
В	敵インベーダーアドレス	0	爆弾のアドレス
B1	隕石アドレス (後)	P	爆弾の移動回数
B2	隕石アドレス(前)	PI\$	タイトル・デモの音楽
88	ボーナス・デモ用ループ	P2\$	タイトル・デモの音楽
BN	ボーナス加算時のウエイト・ループ	P3\$	スタート音楽
ВО	ボーナス点	P4\$	スタート音楽
BP	ボーナス・デモ用ループ	P5\$	30機撃墜ボーナス音楽
BR	隕石移動方向決定用ランダム	P6\$	30機撃墜ポーナス音楽
ВХ	ボーナス・デモ用のボーナス	PI	タイトル・デモ プリント用ループ
C	ビーム砲の左はみ出しチェック	PX	ボーナス・デモ時のボーナスわくプリント×座標
D	ビーム砲の右はみ出しチェック	PY	ボーナス・デモ時のボーナスわくプリントY座標
DA	ボーナス・デモ用の点数プリント用X座標	Q	爆弾のキャラクタ
DD	ボーナス・デモ時の3パターン切り換え用	R	1・2・3匹目のインベーダのボーナス処理
DF	デモの2パターン切り換え用	RN	敵の方向決定ランダム
DP	ボーナス・デモのウエイト・ループ用	RR	画面設定デモ用の書き込む値
Ε	ビーム砲のキャラクタ	S	スティック関数
F	敵インベーダーキャラクタ	SC	スコア
FB	隕石移動方向 (左、右)	SG	スティック・トリガ関数
FU	燃料	SN	ジョイスティック・ナンバー
G	スペース,上下増分	T	爆弾が出ているかの判断用
H	ビームのアドレス	TE	30機撃墜ボーナス用 (撃墜数の記録)
HS	ハイ・スコア	U()	ボーナス用の敵の点数記録用
	ビームのキャラクタ	V	敵の点数
1\$	INKEY\$用	WI	ゲーム・オーバー時の再ゲームなどの入力用ループ
IA	ループ用	X • X1 • X2	ボーナス・デモ用のプリントする点数
11	BONUSわくプリント時のループ	XT	ボーナス・デモ用点数のループ
IR	画面設定デモ用ウエイト・ループ	Y	隕石移動回数
J	爆発キャラクタ	Z	ゲーム・スピード・のウエイト・ループ用
K	敵左はみ出しチェック	ZW	撃墜時のウエイト・ループ用
L	敵右はみ出しチェック	ZZ	ゲーム・スピードの入力用
LL	30機撃墜ボーナス用ウエイト・ループ		

3, 3とそろったぞ。もう1つ3を…



画面下に表示された "A" を左右のカー ソル・キー, およびジョイスティックで左 右に動かし、"@"で表わされる隕石と '○"で表わされる爆弾をよけながら画面 上の数字(スロット・ベーダー)を撃ちます。 エネルギーは、左右に動くごとに1ずつ 減り、0以下になるとゲーム・オーバー

です (左右の端で壁の方向にキーを押す とエネルギーが減ってしまいます)。また, 隕石,爆弾に当たってもゲーム・オーバー です.

スロット・ベーダーを撃つごとに、右端 のわくにスロット・ベーダーを表わす数字 が表示されます。これの3匹目が表示され ると、連続しているか上2つが同じか、全 部同じかを調べて点数に加えます。

また、スロット・ベーダーを30機撃ち落 とすごとにボーナス点が入ります。


簡単なフローチャートと変数表を付けた ので、理解しやすいと思います。内容の割 にプログラムが長いのは,デモのせいです。

キャラクタを使ったゲームは、これで最 後にしようと思って、記念に投稿しました。 今度は, グラフィックスでこのゲームを作 ってみようと思います。











スロット・ベーダー ソース・リスト

```
760 IS=INKEYS
770 IF I$="p" THEN GOSUB 2270:GO
TO 240
780 IF I$="e" THEN GOSUB 2270:CL
S:END
790 IF I$="m" THEN GOSUB 2380:GO
TO 249
800 NEXT
810 IF DF=0 THEN GOSUB 1590:GOTO
 499
820 IF DF=1 THEN GOSUB 1820:GOTO
 690
830 REM 5 360 5(tt)
840 LOCATE 26,0:PRINT "HI-SC";
850 LOCATE 26,2:PRINT "SCORE";
860 LOCATE 26,4:PRINT "FUEL";
870 RESTORE 920
880 FOR II=8 TO 14
890 READ A$
900 LOCATE 26.II:PRINT A$;
910 NEXT
920 DATA "
             ---,",B1 1,0 --
930 DATA NI 1,U-1,SI 1
940 DATA " L
950 RETURN
960 REM 11"30110 Lat
970 POKE B,J
980 PLAY "V1505c10"
990 FOR ZW=1 TO 1000:NEXT
1000 POKE B.G
1010 M=0:SC=SC+V:FU=FU+2
1020 IF V=0 THEN FU=FU-22
1030 GOSUB 1250
1040 TE=TE+1
1050 IF TE=30 THEN GOSUB 2480
1040 RETURN
1070 REM 1 3 3 4 (t)
1080 LINE (0,0) - (200,192),3,8F
1090 LINE (32,30) - (168,156),1,8F
1100 RETURN
1110 REM #"<E"NO UZ"5
1120 POKE 0,0:POKE G+0,0

1130 P=P-1:IF P<0 THEN POKE 0+6,

&H1C:T=0:P=9:PLAY "\1501c10":POK
E 0+6,6
1140 POKE 0.6
1150 O=O+G
1160 IF 0=A THEN 1190
1170 RETURN
1180 REM け~-む まーは~-の まと
1190 PLAY "V1502c5"
1200 LOCATE 8,7:PRINT "GAME OVER
1210 PLAY "V150418gfedcec2"
1220 GOSUB 2270
1230 GOTO 490
1240 REM # - 1310 to ZU
1250 ON R GOSUB 1270, 1290, 1310
1240 RETURN
1270 U(0)=V:R=R+1:LOCATE 28.9:PR
INT V;
1280 RETURN
1290 U(1)=V:R=R+1:LOCATE 28,11:P
RINT V;
1300 RETURN
1310 U(2)=V:R=R+1:LOCATE 28,13:P
RINT V;
1320 IF U(0)=U(1) AND U(1)=U(2)
THEN BO=U(0) X10:GOSUB 1410
1330 IF U(0)=U(1) THEN BO=U(0)+U
(1):GOSUB 1410
1340 IF U(0)+1=U(1) AND U(1)+1=U
(2) THEN B0=U(1) X3:GOSUB 1410
1350 GOSUB 1430
1360 FOR IA=9 TO 13 STEP 2
1370 LOCATE 29, IA: PRINT "
1380 NEXT
1390 R=1
```

```
1410 SC=SC+BO
1420 PLAY "o518cdefo4"
1430 FOR BN=1 TO 2000:NEXT
1440 RETURN
1450 REM いんせきの いと"う
1460 B1=B1+FB+G
1470 POKE B1.E-1
1480 BR=INT(RND(1) X3)
1490 IF Y>6 THEN BR=2:FB=0
1500 IF BR=0 THEN FB=1
1510 IF BR=1 THEN FB=-1
1520 B2=B1+FB+G
1530 POKE B2,E-1:Y=Y+1
1540 IF A=B2 THEN POKE B1,G:GOTO
 1190
1550 POKE B1,G
1560 IF Y>10 THEN POKE B2,G:B1=&
H824B:Y=1:FB=1
1570 RETURN
1580 REM 7" #
1590 GOSUB 1080
1600 GOSUB 2160
1610 DF=1
1620 LINE (48,36)-(152,60),4,B
1630 LINE (32,84) - (168,156),2,8
1640 LOCATE 8,4:PRINT "SLOT VEDE
R";
1650 LOCATE 10,6:PRINT "1984%";
1660 RESTORE 1710
1670 FOR PI=8 TO 12
1489 READ AS
1690 LOCATE 5, PI : PRINT A$
1700 NEXT
1710 DATA " XXX 3+6<E- XXX "
1710 DATA "0-9 すろっと へーた"-"
1730 DATA "0-9 すろっと へーた"-"
1730 DATA " 0 は"くた"し "
1740 DATA " 0 以此せき "
1750 DATA " A で"-むぼう "
1760 P1$="s10m15000t1301804gggae
eegddfec4e4gggaeeegddfec4"
1770 P2$="s10m15000t13012o2cegec
ed418edc4
1780 PLAY P1$, P2$
1790 GOSUB 2270
1800 RETURN
1810 REM IT"-TAT 7" +
1820 GOSUB 1080
1830 GOSUB 2160
1840 DF=0
1850 LINE (48,36)-(152,60),4,B
1860 LOCATE 7,4:PRINT "BONUS PO
TNIT
1870 FOR PX=5 TO 16 STEP 5
1880 RESTORE 920
1890 FOR PY=7 TO 13
1900 READ AS
1910 LOCATE PX, PY: PRINT A$
1920 NEXT
1930 NEXT
1940 DD=1
1950 FOR BB=1 TO 3
1960 FOR BP=1 TO 2
1970 IF DD=1 THEN XT=7:GOTO 1990
1980 XT=9
1990 FOR X=0 TO XT
2000 IF DD=1 THEN DA=7:X1=X+1:X2
=X1+1:BX=X+X1+X2
2010 IF DD=2 THEN DA=12:X1=X:X2=
0:BX=X+X
2020 IF DD=3 THEN DA=17:X1=X:X2=
X:BX=XX10
2030 LOCATE DA,8:PRINT X
2040 LOCATE DA, 10: PRINT X1
2050 LOCATE DA, 12: PRINT X2
2060 LOCATE DA-1,6:PRINT "
2070 LOCATE DA-1,6:PRINT BX
2080 GOSUB 2230
2090 NEXT
```

2120 IF DD=2 THEN DD=3:GOTO 2140 IF DD=3 THEN DD=1:GOTO 2140 2130 2140 NEXT 2150 RETURN 2160 FOR PI=2 TO 13 2170 LOCATE 4,PI:PRINT " 2180 NEXT 2190 PLAY "sim100000518cdefq4cde fg4" 2200 GOSUB 2270 2210 RETURN 2220 REM \$2 2230 PLAY "s2m2500116ce" 2240 FOR DP=1 TO 3000:NEXT 2250 RETURN 2260 REM PLAY # "> Jis 2270 IF PEEK(&HFD1B)=0 THEN RETU PN 2280 GOTO 2270 2290 REM 11-2 #hb/"< 2300 P3\$="s10m30000t18018o4cceeq gbbagfec4e4cceeggbbagfec2" 2310 P4\$="s10m30000t18012o2cdedc doc 2320 LOCATE 10.6: PRINT "START!" 2330 PLAY P3\$, P4\$ 2340 GOSUB 2270 2350 LOCATE 10,6:PRINT " 2360 RETURN 2370 REM MENU 2380 SCREEN 1,2,2 2390 CONSOLE 0,16,0,0:CLS 2400 INPUT "JOY STICK No(0/1/2)" ; SN 2410 IF SN(0 OR SN)2 THEN 2400 2420 INPUT "Speed(1-20)";ZZ 2430 IF ZZ(1 OR ZZ)20 THEN 2420 2440 ZZ=ZZX100 2450 SCREEN 1,1,1:CLS 2460 RETURN 2470 REM 2235" - IF" - 147 2480 LOCATE 7,7:PRINT "BONUS...1 00": 2490 LOCATE 7,9:PRINT "FUEL 1 99": 2500 TF=0 2510 SC=SC+100:FU=FU+100 2520 P5\$="s10m15000o418ccddeeffe dc4" 2530 P6\$="s10m15000o314cdefcc3" 2540 PLAY P5\$,P6\$ 2550 FOR LL=1 TO 10000:NEXT 2549 GOSUB 2149 2579 RETURN 2580 REM to the to Tu(7" t?) 2590 SCREEN 2,1,1 2600 CONSOLE 0,16,0,0 2610 CLS 2620 FOR I=1 TO 5000 2630 R=INT(RND(1) X&H1FF) 2640 RR=INT(RND(1) X&HFF) 2650 POKE &H8200+R,RR 2660 NEXT 2670 SCREEN 1,1,1:CLS 2680 LOCATE 11,7:PRINT "WAIT."; 2690 FOR I=5 TO 1 STEP -1 2700 LOCATE 16,7:PRINT I 2710 FOR IR=1 TO 4000:NEXT 2720 NEXT 2730 RETURN

2110 IF DD=1 THEN DD=2:GOTO 2140





1400 RETURN

2100 NEXT





CORE

MINI-OME

TIME

AND

LEFT

PIKA

GORD

DON

あるところにPIKA君とGORO君という 2人の仲良しがいました。ところがある日、 戦争を始めようとしたおじさん達が飛行機 に乗ってやってきました。カミナリさんの PIKA君は、GORO君を守ろうとしてカミナリでやっつけようとしましたが…

■プログラム・インフォメーション

音語	dB-I BASIC
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	
編集部評	アイデアがユニークで、キャラクタ もよくできています。 (key)

入力方法

このゲームはdB-I BASICとdB-コンパ イラを使用しています。

マニュアルを見てdB-I BASICを起動させてください。そして、ソース・リストを間違えないように入力してください。

出来たらテープに必ずセーブして、その 後にデバッグをしてください(デバッグ中 に「STOP」をかけたら、WIDTH 80,25を 実行してください。DMAが止めてあるた め)、終わったら新たにセーブし直してく ださい(暴走することがよくあるためです)。

次に、ゲームをするときはコンパイラを 起動してください。そしてこのプログラム のテープを再生状態にして、次のように答 えてください。

TAPE LOAD(Y or N)? ···Y

OBJ ADR(<8000H)? ···OOOO

PORT SAVE(Y or N)? ···Y

PIKA

DDI

しまった! GORO君に当たってしまった

WORK ADR(<9800H)? ...9000 LINE TABLE DISPLAY(Y orN)? ...N PORT LOAD(Y or N)? ...Y,

h) が表示されたら、**G9803 RETURN** と タイプしてください。以上でゲームはスタ ートします。

遊び方

タイトルが表示された G RETURN キー でスタートです。 雲の左上にいるカミナリ さんがあなたです。 4 で左、 6 右、 7 で左上にジャンプ、 9 で右上にジャンプ です。 雲のすき間から落ちないようにジャ ンプして SPACE キーでカミナリを落とし て飛行機をやっつけてください。

表 1 変数表

変 数	内容
PX, PY	ピカのX座標、Y座標
PH	ピカの進む方向
PF	ピカの生, 死のフラグ
PC	ピカの数
cc	雲の数(ループ・カウンタ)
CX(1)	雲のX座標
CH(1)	雲の方向
KX, KY	カミナリの×座標, Y座標
KF	カミナリの有無のフラグ
AX(1), AY(1)	飛行機のX座標,Y座標
AF(1)	飛行機の有無のフラグ
AH(I)	飛行機の方向と速さ
AC	飛行機をやっつけた数
AS(I)	点数
AB(I)	飛行機のデータの番地
AT	飛行機の高さ
GC	ゴロの数(ループ・カウンタ)
GX(1)	ゴロのX座標
GR	ゴロの方向を決める乱数
TM	TIME
JU	ジャンプ中
	1のときMAINへ,
	2 のときJUMPのSUBへ
JP	ジャンプ中の位置
RU	ラウンド数
RD	ランダム数
sc	スコア
HG(1, J)	ハイ・スコア
	00にスコア
	○1~8にスコアの文字化したP
	*CGのキャラクタ・ナンバー
3	○ 9~18に名前のPCGキャラ
	クタ・ナンバー
254	J:順位

飛行機の得点は基本得点が、複葉機(黄) 100点, ゼロ戦(緑)200点, ジェット機(青) 300点で、高さの高いところから1倍, 2 倍, 3倍になります。

10機やっつけると次の面です(次の面といっても雲のすき間とGORO君の数が増えるだけですが…)。下でうろうろしているのがGORO君です。PIKA君のカミナリでやられてしまいます。するとPIKA君は無条件に落ちて死んでしまいます。

PIKA君は3人います。残りのTIMEの 10の位の切り捨ての面数倍が各面の BONUSです。

ゲームが終わるとBEST-5が表示されて、ランキングされると名前の入力です。 4 と で文字がA~Z・-0~9という順で表示されますので、自分の入れたい文字が出たら SPACE キーを押して入力してください。10文字まで入力するとBEST-5が表示され直してタイトル画面に戻ります。

dB-I BASIC& dB-コンパイラについて

このゲームはBASICのみですが、dB-I BASICはとてもゲームに有利な命令があるので、ゲームが作りやすかったのです。 たとえば疑似PCGを使ってGPUT文を使えば、大きなキャラクタを高速に表示する 表2 PCG定義内容

行番号	キャラクタ の内容	キャラクタ ナンバー	MEM文で書きこむ データ番地(16進数)
10000	PIKA	0~7	7700~7709
10200	雲のすきま	8~19	770A~7717
10400	雲	139~142	77BE~77CB
10600	カミナリ	28~29	7722~7725
10800	複葉機佐	30~41	7726~7733
11000	複葉機佑	42~53	7734~7741
11200	零戦佐	54~65	7742~774F
11400	零戦佑	60- 77	7750~775D
11600	ジェット機佐	78~89	775E~776B
11800	ジェット機佑	90~101	776C~7779
12000	GORO	102~109	777A~7783
12210	空白 4×2	110	7784~778D
12220	空白 6×2	110	778E~779B
12400	PIKAの逆さま	111~118	779C~77A5
12600	GORO	119~126	77A6~77AF
13000~	キャラクタ		
15200	PIKA	200~215	77CC~77DE
15400	GORO	216~231	77DF~77F0
15600	DON	232~247	7660~7611
15800~	キャラクタ		



ことができます。他にはキー入力も簡単に読み取ることもできます。またコンパイラによってかなり高速なゲームが楽しめます。 みんなも頑張ってこのBASICでゲームを作って見てください。きっとあまりの作りやするに感動することでしょう。

終わりに

このゲームはK校の文化祭でやったものですが、期日が迫って二週間ほどで間に合わせたものを、すこし改造したものです。 そのとき協力してくれた吉田君をはじめ、数学班のみなさんどうもありがとう。

□参考文献

- 1) "dB-I BASIC リファレンス・ハンド・ ブック", デービーソフト
- 2) "dB-I BASICコンパイラ・ブック", デ

ービーソフト




PIKA GORO DON Y-Z · JZ F

5 GOSUB 10000 **** 1 ****** 10 REM *** 20 CLS 4:CONSOLE 0,25,0,0:HS=3000:DIM CX(5),CH(5),AF(4),AX(4),AY(4),AH(4),AS(4), AB(4), GX(3), HG(18,5): OUT 104,0 30 FOR I=1 TO 5: HG(0,I)=3000: HG(1,I)=160: HG(2,I)=160: HG(3,I)=160: HG(4,I)=160: HG(5, I)=163:HG(6, I)=160:HG(7, I)=160:HG(8, I)=160 40 HG(9, I)=189:HG(10, I)=196:HG(11, I)=188:HG(12, I)=190:HG(13, I)=195:HG(14, I)=190: HG(15, I)=180:HG(16, I)=178:HG(17, I)=196:HG(18, I)=196:NEXT I 50 REM ******* 2 ******* 60 SC=0:RU=1:PC=3:AC=0:TM=1500:GOSUB 1260:PF=1 70 REM ******* 3 ******** 80 PX=0:PY=24:CC=(RU-1) MOD 3+2:KF=0:GC=(RU-1)MOD 3+1:JU=1:KX=0:KY=56 90 FOR I=1 TO CC:CX(I)=RND(20)*2+6:IF I MOD 2=0 THEN CH(I)=-2 ELSE CH(I)=2 100 NEXT I 110 AF(1)=0:AF(2)=0:AF(3)=0:AF(4)=0 120 FOR I=1 TO GC:GX(I)=RND(48)+6:NEXT I:GOSUB 1510 140 ST=STICK(1) 150 GPUT (PX, PY) -&H7784 160 IF ST=4 THEN PX=PX+1*(PX>0):GOTO200 170 IF ST=6 THEN PX=PX-1*(PX<56):GOTO 200 180 IF ST=7 THEN JU=2:JP=0:PH=-1:GOTO 780 190 IF ST=9 THEN JU=2:JF=0:PH=1:GOTO 780 200 GPUT (PX, PY) -&H7700 210 REM ******** smog *********** 220 FOR I=1 TO CC 230 IF RND(3)<>0 THEN 290 240 GPUT (CX (I), 40) -&H77BE 250 CX(I)=CX(I)+CH(I) 260 IF CX(I)<0 THEN CX(I)=56 270 IF CX(1)>56 THEN CX(I)=0 280 GPUT(CX(I),40)-&H770A 290 IF PX>=CX(I) AND PX<=CX(I)+3 AND PY=24 THEN GOSUB 850:PF=0:GOTO 70 300 NEXT I 310 REM ********* kaminari ******** 320 IF KF=1 THEN 380 330 IF STRIG(1)=0 THEN 430 340 PALET 0,1:KF=1 350 KX=PX: KY=56 360 SOUND 800,100,20 370 PALET 0,0 380 LOCATE KX, KY/8: GPRINT CHR\$ (110) 390 LOCATE KX, (KY+8) /8: GPRINT CHR\$ (110) 400 KY=KY+8 410 GPUT (KX, KY) -&H7722 420 IF KY>=176 THEN LOCATE KX, KY/8:GPRINT CHR\$(110):LOCATE KX, (KY+8)/8:GPRINT CH R\$(110):KF=0 430 REM ******* air plain ******* 440 FOR I=1 TO 4 450 IF AF(I)=0 THEN 940 460 GPUT (AX(I), AY(I)) -&H778E 470 AX(I)=AX(I)+AH(I) 480 IF AX(I)<0 THEN AF(I)=0:GOTO 520 490 IF AX(I)>54 THEN AF(I)=0:GOTO 520 500 GPUT(AX(I), AY(I)), AB(I) 510 IF KX>=AX(I) AND KX<=AX(I)+5 AND KY>=AY(I)-8 AND KY<=AY(I)+8 THEN 1040 520 NEXT I 530 REM ******** GORO *********** 540 FOR I=1 TO GC 550 GPUT (GX (I), 176) -&H7784 560 RD=RND(2) 570 IF RD=0 THEN GX(I)=GX(I)+1*(GX(I)>0) 580 IF RD=1 THEN GX(I)=GX(I)-1*(GX(I)<56) 590 GPUT (GX (I), 176) -&H777A IF KX>=GX(I) AND KX<=GX(I)+3 AND KY=176 THEN GPUT(GX(I),176)-&H77A6:LOCATE G X(I)+4,22:GPRINT CHR\$(198);CHR\$(197);CHR\$(199);:SDUND 2000,1000,50:SDUND 1000,10 0,30:GOSUB 850:GOTO 70 610 NEXT I 620 IF KF=0 THEN KX=60




```
640 TM=TM-1:LOCATE 69,11:TM$=STR$(TM):LE=LEN(TM$):FOR I=1 TO LE:D$=MID$(TM$,I,1)
:LOCATE 72-LE+I,11:GPRINT CHR$(160+VAL(D$));:NEXT I
650 IF TM=99 OR TM=9 THEN LOCATE 69,11:GPRINT CHR$(110);CHR$(110);CHR$(110);
660 IF TM=<0 THEN GOSUB 850:GOTO 1210
670 IF PF=0 AND PC=<0 THEN GOTO 1210 ELSE PF=1
680 IF AC=>10 THEN LOCATE 26,10:GPRINT CHR$(171);CHR$(110);CHR$(184);CHR$(110);C
HR$(183); CHR$(110); CHR$(190); CHR$(110); CHR$(188); : TM=(TM/100)*100: GOTO 700
     IF JU=2 THEN 780 ELSE 130
700 TM$=STR$(TM*RU):LE=LEN(TM$)
710 FOR I=1 TO LE
720 E$=MID$(TM$,I,1):LOCATE 32-LE+I,11:GPRINT CHR$(VAL(E$)+160);
730 NEXT I:SC=TM*RU+SC
740 SC$=STR$(SC):| F=| FN(SC$)
750 FOR I=1 TO LE
760 F$=MID$(SC$,I,1):LOCATE 72-LE+I,3:GPRINT CHR$(VAL(F$)+160);
770 NEXT I:SOUND 1000,1500,50:SOUND 1000,500,50:RU=RU+1:AC=0:TM=1500:GOTO 70
780 REM ******* jump **********
790 GPUT (PX, PY) -&H7784
800 JP=JP+1
810 IF PX<=0 OR PX>=56 THEN PH=0
820 PX=PX+PH
830 IF JP>=4 THEN PY=PY+4 ELSE PY=PY-4
840 IF JP=6 THEN JU=1:GOTO 200 ELSE GOTO 200
850 REM ******* DOWN ********
860 GPUT (PX, PY) -&H7784
870 FY=FY+8
880 GPUT (PX, PY) -&H779C
890 SOUND 500,200,4
900 IF PY<176 THEN 860
910 PC=PC-1:LOCATE 72,15:PRINT PC
920 SOUND 1000,500,80
930 PF=0:RETURN
940 REM ******* air plain appear *****
950 IF RND(3)=0 THEN 960 ELSE 520
960 AF(I)=RND(6)+1:AT=RND(3)+1
970 ON AF(I) GOTO 980,990,1000,1010,1020,1030
980 AB(I)=&H7726:AH(I)=-2:AS(I)=100*AT:AX(I)=54:AY(I)=72+24*AT:GOTO 520
990 AB(I)=&H7734:AH(I)= 2:AS(I)=100*AT:AX(I)= 0:AY(I)=72+24*AT:GOTO 520
1000 AB(I)=%H7742:AH(I)=-3:AS(I)=200*AT:AX(I)=54:AY(I)=72+24*AT:GOTO 520
1010 AB(I)=%H7750:AH(I)= 3:AS(I)=200*AT:AX(I)= 0:AY(I)=72+24*AT:GOTO 520
1020 \ AB(I) = \& H775E: AH(I) = -4: AS(I) = 300*AT: AX(I) = 54: AY(I) = 72 + 24*AT: GOTO 5200 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 
1030 AB(I)=%H776C:AH(I)= 4:AS(I)=300*AT:AX(I)= 0:AY(I)=72+24*AT:GOTO 520
1040 REM broken
1050 GPUT(AX(I), AY(I)), &H77B0
1060 AF(I)=0:AC=AC+1
1070 AS$=STR$(AS(I))
1080 FOR J=1 TO 3
1090 B$=MID$(AS$, J, 1)
1100 LOCATE AX(I)+J.AY(I)/8-1:GPRINT CHR$(160+VAL(B$))
1110 NEXT J
1120 SC=SC+AS(I)
1130 SC$=STR$(SC):LE=LEN(SC$)
1140 FOR J=1 TO LE: A$=MID$(SC$, J, 1)
1150 LOCATE 72-LE+J, 3: GPRINT CHR$ (160+VAL (A$))
1160 NEXT J
1170 SOUND 1000,500,40:SOUND 500,15,30
1180 GPUT(AX(I), AY(I)), &H778E
1190 LOCATE AX(I)+1,AY(I)/8-1:GPRINT CHR$(110);CHR$(110);CHR$(110);
1200 GOTO 520
1210 REM gamenver *************************
1220 LOCATE 25,12:GPRINT CHR$(189);CHR$(110);CHR$(177);CHR$(110);CHR$(174);CHR$(
110); CHR$(110); CHR$(174); CHR$(110); CHR$(183); CHR$(110); CHR$(173);
1230 SOUND 10000,500,30
1240 GOSUB 1690
1250 GOTO 50
1260 REM ************** OPNING *****************
1270 CLS 4
1280 GPUT(30,16)-%H77CC:GPUT(34,40)-%H77DF:GPUT(38,64)-%H7660:REM PIKAGORODON
1290 GPUT(8,16)-&H7734:GPUT(67,16)-&H7726:REM YELLOW AIRPLAIN
1300 GPUT (8,40) -&H7750: GPUT (67,40) -&H7742: REM GREEN AIRPLANE
1310 GPUT(8,64)-&H776C:GPUT(67,64)-&H775E:REM BLUE
1320 GPUT (39,120) - &H7700: GPUT (69,120) - &H777A: REM PIKA GORO
1330 LINE (260, 100) - (276, 116), PSET, 4, B: LINE (380, 100) - (396, 116), PSET, 4, B
1340 LINE (260, 124) - (276, 140), PSET, 4, B: LINE (380, 124) - (396, 140), PSET, 4, B
1350 LINE(68,124)-(148,140), PSET,4,B
1360 LOCATE 7,11:GPRINT CHR$(170); CHR$(178); CHR$(187); CHR$(185); CHR$(181); CHR$(1
70); CHR$(183); CHR$(174); CHR$(188);
1370 LOCATE 66,11:GPRINT CHR$(170);CHR$(178);CHR$(187);CHR$(185);CHR$(181);CHR$(
170); CHR$(183); CHR$(174); CHR$(188);
1380 LOCATE 22,13:GPRINT CHR$(181);CHR$(174);CHR$(175);CHR$(189);CHR$(110);CHR$(
179); CHR$(190); CHR$(182); CHR$(185);
1390 LDCATE 51,13:GPRINT CHR$(187);CHR$(178);CHR$(176);CHR$(177);CHR$(189);CHR$(
110); CHR$(179); CHR$(190); CHR$(182); CHR$(185);
```



```
1400 LOCATE 9,16:GPRINT CHR$(188);CHR$(110);CHR$(185);CHR$(110);CHR$(170);CHR$(
110); CHR$ (172); CHR$ (110); CHR$ (174);
1410 LOCATE 24,16:GPRINT CHR$(181);CHR$(110);CHR$(174);CHR$(110);CHR$(175);CHR$(
110); CHR$ (189);
1420 LOCATE 51,16:GPRINT CHR$(187);CHR$(110);CHR$(178);CHR$(178);CHR$(176);CHR$(
110); CHR$(177); CHR$(110); CHR$(189);
1430 LOCATE 10,18:GPRINT CHR$(189);CHR$(177);CHR$(190);CHR$(183);CHR$(173);CHR$(
174); CHR$(187);
1440 LOCATE 39,18:GPRINT CHR$(185);CHR$(178);CHR$(180);CHR$(170);
1450 LOCATE 69,18:GPRINT CHR$(176); CHR$(184); CHR$(187); CHR$(184);
1460 LOCATE 30,22:GPRINT CHR$(177);CHR$(178);CHR$(189);CHR$(110);CHR$(187);CHR$(
174); CHR$(189); CHR$(190); CHR$(187); CHR$(183); CHR$(110); CHR$(180); CHR$(174); CHR$(
194); CHR$(110); CHR$(189); CHR$(184); CHR$(110); CHR$(188); CHR$(189); CHR$(170); CHR$(
187) : CHR$ (189)
1470 LOCATE 33,13:GPRINT CHR$(167);:LOCATE 48,13:GPRINT CHR$(168);
1480 LOCATE 33,16:GPRINT CHR$(164);:LOCATE 48,16:GPRINT CHR$(166);
1490 IN$=INKEY$(0)
1500 IF IN$=CHR$(13) THEN SOUND 100,25,100:SOUND 100,50,150:SOUND 100,100,80:SOU
ND 100,200,50:SOUND 700,300,100:RETURN ELSE 1490
1510 REM SCREEN ****
1520 CLS 4
1530 FOR I=0 TO 54 STEP 6
1540 GPUT(I,40)-&H77BE
1550 NEXT I
1560 LOCATE 64,1:GPRINT CHR$(188);CHR$(110);CHR$(172);CHR$(110);CHR$(184);CHR$(1
10); CHR$(187); CHR$(110); CHR$(174); : REM S C O R E
1570 LOCATE 63,5:GPRINT CHR$(177);CHR$(178);CHR$(176);CHR$(177);CHR$(197);CHR$(1
88); CHR$(172); CHR$(184); CHR$(187); CHR$(174); : REM HIGH-SCORE
1580 LOCATE 66,9:GPRINT CHR$(189);CHR$(110);CHR$(178);CHR$(110);CHR$(182);CHR$(1
10); CHR$(174); : REM T I M E
1590 LOCATE 66,13:GPRINT CHR$(181);CHR$(110);CHR$(174);CHR$(110);CHR$(175);CHR$(
110); CHR$(189); : REM L E F T
1600 GPUT (62, 128) -&H77CC
1610 GPUT (64, 152) -&H77DF
1620 GPUT (66, 176) -&H7660
1630 SC$=STR$(SC):LE=LEN(SC$):FOR I=1 TO LE:A$=MID$(SC$,I.1):LOCATE 72-LE+I.3:GP
RINT CHR$(160+VAL(A$));:NEXT I
1640 HG$=STR$(HG(0,1)):LE=LEN(HG$):FOR I=1 TO LE:C$=MID$(HG$,I,1):LOCATE 72-LE+I
,7:GPRINT CHR$(160+VAL(C$));:NEXT I
1650 TM$=STR$(TM):LE=LEN(TM$):FOR I=1 TO LE:D$=MID$(TM$,I,1):LOCATE 72-LE+I,11:G
PRINT CHR$(160+VAL(D$));:NEXT I
1660 PC$=STR$(PC):LE=LEN(PC$):FOR I=1 TO LE:E$=MID$(PC$,I,1):LOCATE 72-LE+I,15:G
PRINT CHR$(160+VAL(E$));:NEXT I
1670 LINE (0, 192) - (480, 199), PSET, 4, BF
1680 RETURN
1690 REM ************** HIGH SCORE LIST *********************
1700 CLS 4
1710 FOR I=16 TO 160 STEP 24:GPUT(7, I)-&H7700:GPUT(66, I)-&H777A:NEXT I
1720 LOCATE 28,3:GPRINT CHR$(189);CHR$(110);CHR$(177);CHR$(110);CHR$(174);CHR$(1
10); CHR$(110); CHR$(171); CHR$(110); CHR$(174); CHR$(110); CHR$(188); CHR$(110); CHR$(1
89); CHR$(110); CHR$(1
10); CHR$ (174);
1730 FOR I=1 TO 5
1740 LOCATE 25,3+1*2:GPRINT CHR$(160+1);CHR$(110);CHR$(188);CHR$(189);
1750 LOCATE 33,3+1*2:FOR J=1 TO 8:GPRINT CHR$(HG(J,I));:NEXT J
1760 LOCATE 43,3+1*2:FOR J=9 TO 18:GPRINT CHR$(HG(J,I));:NEXT J
1770 NEXT I: IF HG(0,5) >SC THEN SOUND 2000,150,100:GOTO 50
1780 LOCATE 24,16:GPRINT CHR$(185);CHR$(110);CHR$(181);CHR$(110);CHR$(174);CHR$(
110); CHR$(170); CHR$(110); CHR$(188); CHR$(110); CHR$(174); CHR$(110); CHR$(110); CHR$(
194); CHR$(110); CHR$(184); CHR$(110); CHR$(190); CHR$(110); CHR$(187); CHR$(110); CHR$(
110):
1790 GPRINT CHR$(183); CHR$(110); CHR$(170); CHR$(110); CHR$(182); CHR$(110); CHR$(174
1800 LINE (220, 148) - (396, 164), PSET, 4, B
1810 I=0
1820 I=I+1:IF HG(0,I)<=SC THEN 1830 ELSE IF I=4 THEN I=5:GOTO 1870 ELSE 1820
1830 FOR J=4 TO I STEP -1
1840 FOR K=0 TO 18
1850 HG(K,J+1)=HG(K,J)
1860 NEXT K:NEXT J
1870 HG(0,I)=SC
1880 SC$=STR$(SC):LE=LEN(SC$)
1890 FOR K=8 TO 9-LE STEP -1
1900 HG(K, I)=VAL(MID$(SC$, LE-8+K, 1))+160
1910 NEXT K
1920 NA=170
1930 FOR J=9 TO 18
1940 ST=STICK(1)
1950 IF ST=4 THEN NA=NA-1: IF NA<160 THEN NA=197
1960 IF ST=6 THEN NA=NA+1: IF NA>197 THEN NA=160
1970 LOCATE 11+2*J, 19: GPRINT CHR$ (NA);: WAIT 120
1980 IF STRIG(1) =-1 THEN WAIT 120: HG(J, I) =NA: NEXT J ELSE 1940
 1990 FOR I=1 TO 5
2000 LOCATE 25,3+1*2:GPRINT CHR$(160+I);CHR$(110);CHR$(188);CHR$(189);
```



```
2010 LOCATE 33,3+I*2:FOR J=1 TO 8:GPRINT CHR$(HG(J,I));:NEXT J 2020 LOCATE 43,3+I*2:FOR J=9 TO 18:GPRINT CHR$(HG(J,I));:NEXT J
2030 NEXT I:SDUND 3000,150,100:GOTO 50
2040 RETURN
10000 DEFCHR$(0)=HEXCHR$("00003B7C3B10202300003B7C3B10202300003B7C3P070703")
10010 DEFCHR$(1)=HEXCHR$("03FF0300000044CF03FF2370000044CF03072370FFFFFCF")
10020 DEFCHR$(2)=HEXCHR$("C0FFC000000022F3C0FFC40E000022F3C0E0C40EFFFFFFF3")
10030 DEFCHR$(3)=HEXCHR$("0000DC3E1C0804C40000DC3E1C0804C400001C3E9CF0F0C0")
10040 DEFCHR$(4)=HEXCHR$("73FB7010080E1F0E73FB7013080E1F0F73FB7000000E1F0E")
   DEFCHR$(5)=HEXCHR$("CFF8FF0000000000CFFFFC0FF40FF0CFF8FF407F400F00")
10060 DEFCHR$(6)=HEXCHR$("F31FFF000000000F3FFF03FF02FF0FF31FFF02FE02F000")
10070 DEFCHR$(7)=HEXCHR$("CEDF0E081070F870CEDF0EC81070F8F0CEDF0E000070F870")
10080 MEM&H7700,4,2,0,1,2,3,4,5,6,7
10210 DEFCHR$(9)=HEXCHR$("0000B0C0C0E0F0F00000B0C0C0E0F0F00000B0C0C0F0F0F0F0")
19249 DEFCHR$(12)=HEXCHR$("0000010303070F0F00000010303070F0F00000010303070F0F")
10250 DEFCHR$(13)=HEXCHR$("3CFEFFFFFFFFFFFSCFEFFFFFFFFFFFFF")
10270 DEFCHR$(15)=HEXCHR$("F0F0E0C0C0800000F0F06040C0800000F0F06040C0800000")
10300 DEFCHR$(18)=HEXCHR$("0F0F0703030100000F0F0703030100000F0F070303010000")
10310 DEFCHR$(19)=HEXCHR$("FFFFFFFFFFFEFESCFFFFFFDFDFBF63CFFFFFFDFDFBF63C")
10320 MEM&H770A,6,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
10400 DEFCHR$(139)=HEXCHR$("073FFFFFFFFFFFFFF7073FFFFFFFFFF7")
10430 DEFCHR$(142)=HEXCHR$("FFFFFFFFFFFFC60F9F9F9F9E307FC60FFFFFFFFFFFFC60")
10520 MEM&H77BE, 6, 2, 139, 140, 139, 140, 139, 140, 141, 142, 141, 142, 141, 142
10600 DEFCHR$(28)=HEXCHR$("00000000000000000804020180E070F1E804020180E070F1E")
10610 DEFCHR$(29)=HEXCHR$("00000000000000003870F0783C0E03013870F0783C0E0301")
10620 MEM&H7722, 1, 2, 28, 29
10800 DEFCHR$(30)=HEXCHR$("0000000000000000000030703371700000000030707")
10810 DEFCHR$(31)=HEXCHR$("0000000000000000000000FFF7F300000000FFF7F3")
10820 DEFCHR$(32)=HEXCHR$("FF7F0070F7000000FF7F000000FF7F7F7FF7F68F8FFFFFFFF")
10830 DEFCHR$(33)=HEXCHR$("FFFF000080000000FFFF000000FCFEFFFFF010181FDFFFF")
10840 DEFCHR$(34)=HEXCHR$("F0E00000000000000F0E000000103FFFFF0E000000103FFFF")
10840 DEFCHR$(34)=HEXCHR$("000000000000000077FF77173733703007070707030000")
10870 DEFCHR$(37)=HEXCHR$("000000000000000F7F3F7F7FF0000F7F3F7F7FF0000")
10880 DEFCHR$(38) =HEXCHR$("000000007FFF0000F7F7F7FFFF0000FFFFFFFF0000")
10890 DEFCHR$(39)=HEXCHR$("00000000FFFF0000FEFEFFFFF0000FFFFFFFF0000")
10910 DEFCHR$(41)=HEXCHR$("0000000000000000FFFFFEFCF8800000FFFFFEFCF8800000")
10920 MEM&H7726,6,2,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
11000 DEFCHR$(42)=HEXCHR$("0000000000000000FCFEFFFFFFFF00FCFEC38181C3FF")
11010 DEFCHR$(43)=HEXCHR$("0F070000000000000F0700008BCOFFFF0F0700008BCOFFFFF")
11020 DEFCHR$(44)=HEXCHR$("FFFF000001000000FFFF0000003F7F7FFFFF808081BFFFFF")
11040 DEFCHR$(46)=HEXCHR$("0000000000000000000000FFDFCF000000000FFDFCF")
11040 DEFCHR$(48)=HEXCHR$("000000000000000FF7F3F1F01010000FF7F3F1F01010000")
11090 DEFCHR$(51)=HEXCHR$("00000000FEFF0000EFEFEFFFFF0000EFEFFFFFF0000")
11100 DEFCHR$(52)=HEXCHR$("0000000000000DFCFDFDFDFFF0000DFCFDFDFFF0000")
11110 DEFCHR$(53)=HEXCHR$("0000000000000000EEFFEEEBCCCC0E0CE0E0E0E0C0C00000")
11220 DEFCHR$(56)=HEXCHR$("000F3F7F7F1F00000003050911010000000C3A76EEFEFFFF")
11270 DEFCHR$(61)=HEXCHR$("00000000000000000000000000000F7F3F7F7FF0000")
11310 DEFCHR$(65)=HEXCHR$("00000000000000000000000000000FFFFEFCF8800000")
11320 MEM&H7742,6,2,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65
11430 DEFCHR$(69)=HEXCHR$("00F0FCFEFEF8000000C0A0908880000000305C6E777FFFFF")
11460 DEFCHR$(72)=HEXCHR$("00000000000000000000000000000000FFF7F3F1F010000")
11500 DEFCHR$(76)=HEXCHR$("000000000000000000000000000000FCFEFEFFFF0000")
```



11510 DEFCHR\$(77)=HEXCHR\$("0000000000000000000E1F0E0B0C0C0E0CE0E0E0E0E0E0C000000") MEM&H7750,6,2,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 11630 11680 DEFCHR\$(86)=HEXCHR\$("FFFFFFF0000000000C0FFFF0007000003FFFFFF000000000") 11700 DEFCHR\$(88)=HEXCHR\$("FFFFFFF80E00000001FFFFF00F00000FFFFFFF80E00000") MEM&H775E, 6, 2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 11720 DEFCHR\$(97)=HEXCHR\$("FFFFFFF0107000000F8FFFF000F0000FFFFFFF01070000") 11870 DEFCHR\$(99)=HEXCHR\$("FFFFFFF000000000003FFFF00E00000C0FFFFFF000000000") 11890 11900 DEFCHR\$(100) =HEXCHR\$("BFFFFFB0000000000F0E0C0000000000F0E0C000000000") MEM&H776C, 6, 2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 11920 DEFCHR\$(103)=HEXCHR\$("000001070F1F00CF000F7FFFFFFFFFCF000001070F1F00CF") 12020 DEFCHR\$(104)=HEXCHR\$("0060F8FEFFFF00FFF0FFFFFFFFFFFF0060F8FEFFFF00FF") DEFCHR\$(105)=HEXCHR\$("0000000000080003E0000E0F8FCFEFE3E0000000000080003E") 12050 DEFCHR\$(107)=HEXCHR\$("CFFBFCFFE0FFFFFFFFFFFFFFFE00000CFFBFCFF1F00F8F8") 12060 DEFCHR\$(108)=HEXCHR\$("FFFD03FF00FFFF01FFFFFFFF0000000FFFD03FFFF000101") DEFCHR\$(109)=HEXCHR\$("3EFEFCF07CF0F8FC3EFEFCF0FC7000003EFEFCF08000F8FC") 12070 12080 MEM&H777A, 4, 2, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 12090 DEFCHR\$(110)=HEXCHR\$(STRING\$(24, "00")) 12200 REM KUHAKU 12210 12400 DEFCHR\$(112)=HEXCHR\$("0000000000EFF0CFF0FF40FFC0FFFFCF000F407F40EFF0CF") 12420 DEFCHR\$(113)=HEXCHR\$("0000000000F70FF30FFF02FF03FFFFF300F002FE02F70FF3") DEFCHR\$(114)=HEXCHR\$("70F87010080EDFCEF0F87090E83EDFCE70F87000000EDFCE") 12440 DEFCHR\$(115)=HEXCHR\$("2320103B7C3B00002320103B7C3B0000030707397C3B0000") DEFCHR\$(116)=HEXCHR\$("800800000003FF03800800007023FF0380CFFFFF70230703") 12450 12460 DEFCHR\$(117)=HEXCHR\$("0110000000C0FFC0011000000EC4FFC001F3FFFF0EC4E0C0") 12470 DEFCHR\$(118)=HEXCHR\$("C404081C3EDC0000C404081C3EDC0000C0E0E09C3E1C0000") 12480 MEM&H779C,4,2,111,112,113,114,115,116,117,118
12600 DEFCHR\$(119)=HEXCHR\$("0008002000020007000000010305FF0600000000000000000") 12610 DEFCHR\$(120) =HEXCHR\$("400001078F1F00C3000F7FEF77FFFFC300000107071F00C3") 12620 DEFCHR\$(121)=HEXCHR\$("0060DBFE7FFF00FCF0FFDB7F6DFFFFFC0060DB7EEDFF00FC") 12630 DEFCHR\$(122)=HEXCHR\$("180084000090003E000060F87CEEFE3E4000000000080003E") 12640 DEFCHR\$(123)=HEXCHR\$("170783084300011305070300030000000507030000000103") 12650 DEFCHR\$(124)=HEXCHR\$("C7FFF8D7E0FD7FF8C7BF1FDFFFE20000C7FFF8D71F0078D8") 12660 DEFCHR\$(125)=HEXCHR\$("FEFF01FE00FFFF01BEFFFFFFF000000BEFF01FEFF000101") 12670 DEFCHR\$(126)=HEXCHR\$("3EFEFCF07CB0F8BE3ADEFCF0FC3000403ADEFCF08040F8BC") 12680 MEM&H77A6,4,2,119,120,121,122,123,124,125,126 12800 DEFCHR\$(127)=HEXCHR\$("000000000000000024010A1F3F7F3F0000000000030F0F") 12810 DEFCHR\$(128)=HEXCHR\$("00000000000000050888802105FFFF0F770000000000FF0F77") 12820 DEFCHR\$(129)=HEXCHR\$("000000000000000003C3FFF8F77000000000001E8F77") DEFCHR\$(130)=HEXCHR\$("000000000000082C61100840F3FFF7D3900000000063F7D39") 12840 DEFCHR\$(131)=HEXCHR\$("00000000000000003C2200040F3FFFFC3DD0000000001F7FC3DD") DEFCHR\$(132)=HEXCHR\$("0000000000000000104400E2F4FEFEFC00000000080E0FCF0 12850 12860 DEFCHR\$(133)=HEXCHR\$("00000000000001F0F1F3F1F0321080707030701000000") DEFCHR\$(134)=HEXCHR\$("F088F80000000000F7707FFFFCE0420F7707FCF0C00000") 12870 12880 DEFCHR\$(135)=HEXCHR\$("888870000000000077778FFFFFC300077778FFD700000000") DEFCHR\$(136)=HEXCHR\$("AA92B2000000000556D7DFFFFFF7C10556D7DFF79000000") 12890 12900 DEFCHR\$(137)=HEXCHR\$("3C223E00000000C3DDC1FFFFCF000C3DDC1FFF0000000") DEFCHR\$(138)=HEXCHR\$("000000000000000F8FCFEF8F0C01480C0F0F08000000000") 12910 MEM&H77B0,6,2,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 12920 DEFCHR\$(160) =HEXCHR\$("7EE7E7E7E7E7E7F027CC6C6C6C6C6C67E007EFFE7E7E7E7F3E") 13000 DEFCHR\$(161) =HEXCHR\$("3CFCFC3C3CFFFF0138F8F83838FEFE003CFCFC7C3CFFFF7F") 13100 DEFCHR\$(162)=HEXCHR\$("7CE7E72F3C70FF017CC6C60E3C70FE007CFFE76F3C70FF7F") 13200 DEFCHR\$(163)=HEXCHR\$("7CE7E71EE7E7FF017CC6C61CC6C6FE007CFFE71EE7E7F7F") 13400 DEFCHR\$(164)=HEXCHR\$("0E1E3E6EEFFF0E000C1C2C4CCEFE0C000E1E3E6EEFFF0E06") DEFCHR\$(165)=HEXCHR\$("FFE1E0FE07C7FF01FEC0C0FC06C6FE00FFFFE0FE07C7FF7F") 13500 DEFCHR\$(166)=HEXCHR\$("7EE7E0FEE7E7FF017CC6C0FCC6C6FE007EFFE3FEFFE7FF7F") 13600 DEFCHR\$(167)=HEXCHR\$("FFE70F1E3C78F010FEC60E1C3870E000FFFF6F1E3C78F070") 13700 13800 DEFCHR\$(168)=HEXCHR\$("7EE7E77EE7E77E027CC6C67CC6C67C007EFFE77EFFE77E3E") DEFCHR\$(169)=HEXCHR\$("7EE7E77F07E77F017CC6C67E06C67E007EFFE77F3FE77F3F") 13900 14000 DEFCHR\$(188) =HEXCHR\$("7EE7E0FE07E77F007CC6C0FC06C67E007EFFE0FE07E77F3E") 14100 DEFCHR\$(172)=HEXCHR\$("7EE7E1E0E0E77F017CC6C0C0C0C67E007EFFE3E0E0E77F3F")




▶明けましておめでとうございます。と言っても、これが載るのは3月号か4月号のことですね。まさか、5月号ではあるまい、編(変?)集 部の皆さんはたくさん届いた年賀状を読むのにさぞかし大変なことでしょう(もちろん編集部に届いた葉書)。それをボツにする葉書と載せる 葉書に振り分けるのも大変な仕事だと思います。ガンパってください。 P.S.1 5月号の発売される4月8日は僕の誕生日です。あしからず。 P.S.2 この前ボツになったのでもう一度、冨田晴子チャンのファンの方がおられましたら葉書を書きましょう。

PIKA GORO DON Y-

```
DEFCHR$(184)=HEXCHR$("3C7EE7E7E77E3C04386CC6C6C6C6C38003C7EE7E7E77E3C1C")
14300 DEFCHR$(187)=HEXCHR$("FEE7E7FEECEEE721FCC6C6FCC8CCC600FEFFE7FEFCEEE767"
     DEFCHR$(174)=HEXCHR$("FFE1E0FEE2C0FF01FEC0C0FCC0C0FE00FFFFE0FEFEC0FF7F")
14400
14500 DEFCHR$(177)=HEXCHR$("E7E7E7E7E7E7E7E721C6C6C6FEC6C6C600E7E7E7FFFFE7E763")
     DEFCHR$(178)=HEXCHR$("7F1D1C1C1C1C7F017E18181818187E007F1F1C1C1C1C7F3F")
14600
14700 DEFCHR$(176)=HEXCHR$("7EE7E0FFFFE77F017CC6C0DFDEC67E007EFFE0FFFFEF7F3F")
     DEFCHR$(197)=HEXCHR$("000000FFFF01000000000FFFE000000000000FFFF7F0000")
14800
14900
     DEFCHR$(189)=HEXCHR$("FFFF3D3C3C3C3C04FEFE383B388888800FFFF7F3C3C3C3C1C")
15000 DEFCHR$(182)=HEXCHR$("E7FFFFFE7E7E721C6EEFED6C6C6C600E7FFFFFFE7E7E763")
     15200
15210 DEFCHR$(201)=HEXCHR$("0000000000000000F1FDFC7C7C7C7CFDC1F1707070707070F1")
     DEFCHR$(202)=HEXCHR$("00000000000000000FFFF7E7E7E7E7EFFEFE7878787878F0E0")
15220
15230 DEFCHR$(203)=HEXCHR$("0000000000000009F9F1F3F3F7F7F1E1E1E3C3C797F7E")
15240 DEFCHR$(204)=HEXCHR$("000000000000000008081871FFFCE0800001071FF8E08000")
15250 DEFCHR$(205)=HEXCHR$("00000000000000007FFEBC0800000007FF0800000000000")
15260 DEFCHR$(206)=HEXCHR$("000000000000000000151F3F3E7EFC03070F1E3C3878F0")
15270 DEFCHR$(207)=HEXCHR$("000000000000000FEFEFEBE3E3E3E3EF8F83838383838383")
15290 DEFCHR$(209)=HEXCHR$("00000000000000000000051C303070F3F3F1F810303070F3F3F00")
15300 DEFCHR$(210)=HEXCHR$("0000000000000000FBF0F0E1C3F3F7F3E0C0C08103C3C700")
15310 DEFCHR$(211)=HEXCHR$("000000000000000FFFFFF90F0E0E0FFFFF3E1C0C08000")
15320 DEFCHR$(212)=HEXCHR$("0000000000000000F8FCFE7F1F0F0700E0F0F87F1F0F00")
15330 DEFCHR$(213)=HEXCHR$("0000000000000000010101C3E7FFFB0001010387E700")
15340 DEFCHR$(214)=HEXCHR$("000000000000000000FFFFFF8F0F0F0F0F0FFFFE0E0C0C0C000")
15350 DEFCHR$(215)=HEXCHR$("000000000000000FEFEFE3E3E3E3E3E58F8F83B3B3B3B3B00")
15360 MEM&H77CC,8,2,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,
15400 DEFCHR$(216)=HEXCHR$("00000000000000007FFFFF8F8F8F8F8F8F6F60E0E0E0E0E0E0E)
15420 DEFCHR$(218)=HEXCHR$("00000000000000000E3E7E3030101F0F8B38703030101C0E0")
15430 DEFCHR$(219)=HEXCHR$("000000000000000FFFFE3E1F1F1F9F9FFFF83B1C1C1E1E1")
15440 DEFCHR$(220)=HEXCHR$("00000000000000000005E3E3F3F3F3F3F3B3B3B3C3C3C3C3C3")
15450 DEFCHR$(221) =HEXCHR$("00000000000000000FFFFFE1E1E1FFFFFFB1818181FF87")
15460 DEFCHR$(222)=HEXCHR$("0000000000000000003F3F3F3F3E3C303C3C3C3C3C3C38303")
15470 DEFCHR$(223)=HEXCHR$("000000000000000FEFFCFCFCFCFCFF8FC0C0C0C0C0C")
15480 DEFCHR$(224)=HEXCHR$("0000000000000000F8F9F8F8F8FF7F3FE0E1E0E0E0FF7F00")
15490 DEFCHR$(225)=HEXCHR$("0000000000000000FFFFFC0000FFFFFFFF8000000FFFF00")
15500 DEFCHR$(226)=HEXCHR$("000000000000000000E0F0FC7E3FFFFFF80C0F0783CFEFE00")
15510 DEFCHR$(227)=HEXCHR$("0000000000000000FB7C7C3E3E9FBFB7E070703B3B1F0F00")
15520 DEFCHR$(228)=HEXCHR$("000000000000000000F9F87C7C7CFDFDFCE1E0707070F1F100")
15530 DEFCHR$(229)=HEXCHR$("00000000000000000F3F9F9F9F9F3F3F1C3E1E1E1E1C3C300")
15540 DEFCHR$(230)=HEXCHR$("00000000000000000E3F3F7F7F7E7E7E383C3C6C6C6C8F8F00")
15560 MEM&H77DF, 8, 2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
15600 DEFCHR$(232)=HEXCHR$("000000000000000003F3F3E7C7C7C7C3F3B3B7070707070")
15630 DEFCHR$(235)=HEXCHR$("0000000000000001F3F3F3F3F3F3F1F3F3C3C3C3C3C3C")
15660 DEFCHR$(238)=HEXCHR$("000000000000000F8FEFEFFFF773E0F8F8F8DCCEC7C3")
15670 DEFCHR$(239)=HEXCHR$("000000000000000FC7E3E3E3EBFFFFFF0783838383C3CBC")
15700 DEFCHR$(242)=HEXCHR$("000000000000000007E7E3FFEFCF0E0C078783CFBF0C0B000")
15710 DEFCHR$(243)=HEXCHR$("0000000000000000003F3F7E7C7CFFFF7F3C3C7B7070FFFF00")
     15730 DEFCHR$(245)=HEXCHR$("0000000000000000F3FBF3F7F7E7CFB7C3C3C3C7C7B70F00")
15740 DEFCHR$(246)=HEXCHR$("000000000000000000E1E1E0E0E0E0C0C0818180808080000")
15750 DEFCHR$(247)=HEXCHR$("0000000000000000FFFFFFF753F1F0FDEFEFCFC7C3C1E00")
15760 MEM&H7660,8,2,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,
247
15800 DEFCHR$(170)=HEXCHR$("3C66C3C3FFC3C34138448282FE8282003C7EC3C3FFFFC3C3"
15900 DEFCHR$(171)=HEXCHR$("FCC6C6FCC7C7FE02F88484F88686FC00FCFEC6FC7FE7E")
16000 DEFCHR$(173)=HEXCHR$("F8ECE6E3E3E6FC04F0C8C4C2C2C4F800F8FCE6E3E3E6FC7C
16100
     DEFCHR$(175)=HEXCHR$("FFE1E0FEE2E0E020FEC0C0FCC0C0C000FFFFE0FEFEE0E060")
16200 DEFCHR$(179)=HEXCHR$("FF1D1C1C1C1CDC78FE18181818189870FF7F1C1C1C1CDC78")
16300 DEFCHR$(180) =HEXCHR$("E6ECF8F0FCEEE721C4C8D0E0D8CCC600E6ECF8F0FCEEE763")
16400 DEFCHR$(181)=HEXCHR$("E0E0E0E0E0E0FFFF01C0C0C0C0FEFE00E0E0E0E0E0E0FFFF7F")
     DEFCHR$(183)=HEXCHR$("E7F7FFEFE7E7E721C6E6D6CEC6C6C600E7F7FFFFEFE7E763")
16500
16600 DEFCHR$(185)=HEXCHR$("FCE6E3E6FCE4E020F8C4C2C4F8C0C000FCFEE3E6FCFCE060")
16700 DEFCHR$(186)=HEXCHR$("3C66C3C3DB6E3E033B4482B2924C3C023C7EC3C3DB6E3E1F")
16800 DEFCHR$(190)=HEXCHR$("E7E7E7E7E7F7E02C6C6C6C6C6EE7C00E7E7E7E7E7F7E1E")
16900 DEFCHR$(191)=HEXCHR$("E7E7E7E7F7E1C04C6C6C6C6C6C8C1800E7E7E7E7F3E1C0C")
17000 DEFCHR$(192)=HEXCHR$("C3C3C3DBDB7E3E148282829292542C00C3C3C3DBDB7E3E14")
17100 DEFCHR$(193)=HEXCHR$("E77E3C183C7EE721C66C3810386CC600E77E3C183C7EE763")
17200 DEFCHR$(194)=HEXCHR$("E7E77E3E1C1C1C04C6C66C3C18181800E7E77E3E1C1C1C0C")
17300 DEFCHR$(195)=HEXCHR$("FFFF071E78FFFF01FEFE061C70FEFE00FFFFFF1E78FFFF7F")
    DEFCHR$(196)=HEXCHR$("00001C3E1C00000000001B3C1800000000001C3E1C000000")
17500 DEFCHR$(198)=HEXCHR$("FFFF1C1C1CFFFF01FEFE181818FEFE00FFFF1C1C1CFFFF7F")
17600 DEFCHR$(199)=HEXCHR$("E0703B071FFEFC04C06032061EFCF800E0703B071FFEFC7C")
18000 RETURN
```







あなたは真珠狩りのダイバーです。 海に 潜ってカニ,タコ,クラゲに捕まらないよ うに、真珠を取ろう!

■プログラム・インフォメーション

1 15	dB-I BASICコンパイラ										
	! ! ! ! → → → → → ♪ ♪ ♪ ♪										
編集部評	キャラクタの動きなどはなかなか面 白く、BGMもよくできてますね。 (O)										

入力および

dB-IBASICインタープリタを起動後, リストどおりに入力してください。

その後\$Lを40文字に設定し、LOADM でコンパイラをロードし,

TAPE LOAD (Y or N) ?Y OBJ ADR.(>=4000H)?4000 PORT SAVE(Y or N)?Y WORK ADR. (<=E000H)?DA00 PORT LOAD(Y or N)?Y

として, 先にセーブしたプログラムをロー ドしてコンパイルしてください.

あとは\$4000番地にジャンプすれば、ゲ ームがスタートします.


真珠を取るには、真珠貝を開けなくては なりません. しかし, そのままでは開ける ことができないのです。真珠貝を開けるに は、まず画面上のすべてのフジツボを踏ん で引っ込めて、その後真珠貝を上から押す と、音楽とともに貝が開き真珠が取れます。

また、ウニは上からショックを与えると 落下して、下にいる敵をつぶすことができ、 さらに下に落ちたウニを上からつぶすと, 得点が得られます.

そして、真珠を取ったら矢印の方向へ進 んでください。次の面(全14面, 15レベル まであります)に進みます。

なお、ゲームはタイムがなくなるか、敵 に捕まるとダイバーが1人減り、全員いな くなるとゲーム・オーバーになります.


主なキャラクタ



ダイバーの操作



ウニの落とし方 図 4



フジツボのつぶし方 図 3




図 5 真珠貝の開けかた





▶こんにちはRobinです。すっかり常連気分でいますが、相変わらずボツはこわいです。PiO2月号の「PC KEY BOARD」はいかがでしたか? かなりのだみ声ですが、がまんしてください、PC-1255用となっていましたが、PC-1251でも動くと思います(ただしBASICのプログラムとマシン語の領域がかさならない場合のみ)。 P.S.1 PCUCもかなりメジャーになってきました。これも皆様のおかげです。PiO2月号にはかなり身内の者が載っていておどろきました。夜人〈APCUCの宣伝ありがとう。 P.S.2 S.P.C.の皆さんお元気ですか? お互い頑張



書き忘れましたが、SPACEキー(トリ ガ・ボタン)で敵を数秒止めることができ ます。しかし、タイムが10減ります。

ログラムの説明

すべてBASICですが、プログラムがわ

やくちゃなので、わかりにくいと思います。 しかし、特別なことはやっていないので 詳しいことは各自で解析してみてください.

dB-コンパイラは、ゲームが大変作りや

すく, しかもフリーエリアが広いので短時 間で高速ゲームができます。



10 CLR:WIDTH40:CLS 20 CONSOLE 1,24:KBUFOFF:SCF	REEN1,1,1:CLS4
38 CLICKOFF: SCREEN8, 0, 8: CLS 48 DIM M\$(22) XK(18) YK(18) 8) YK(19) HK(4) - RK(4) - MK(58 CLS4: PALET: LOCATE14.5: CCS PCG 747 * 1, 9: GOSUB 128: CCS E11.11: PRINT **** *; : COLORS 9304 CDR4: PRINT ***** *; *; *; *; *; *; *; *; *; *; *;	64 ,C\$(10),XK1(1
0), YK1(10), HK(4), PK(4), MK(4), MK(4), HA(4) DLOR4, 1, 1: PR\$=
E11,11:PRINT "**** "::COLOR2 T"::COLOR4:PRINT " **** ":GOS	PRINT dB-SOF
5900 60 COLORS,,1:LOCATE14,5:PR	= "*I=>;**09***
78 COLOR4, 9, 8: LOCATE14, 7:F	PR\$="(A)+-+"-1
TilicoloRiiprint ************************************	(B)9°aイステック 1"
90 COLOR6: LOCATE14, 9: PR\$="0"	(C)5°=(Zf=0 2"
0 148	THEN ST=0: GOT
148	0 140
140 H1=320:H1\$="S,C" 150 H2=270:H2\$="H,Z"	ALC: ID.
160 H3=230: H3\$="A, I" 170 H4=120: H4\$="R, X"	
198 S=1:PRW(16):GOTO 6040	
210 NI=2:PRW(16) 220 LOCATED, 0:PRINTSTRING\$	(40, " ");:LE=1
230 SCREENO, 0, 0: PALET: COLOR PLAY "V1305C3C3C3: V1305E3F3E	R6,1:TEMP0200:
COLOR2, 0: PRINT"[]": COLOR4, 1	PRINT"NAME";:
250 K*=INKEY*(0)	
270 IF K\$="" HEN 250 270 IF K\$=CHR\$(13) THEN K\$=	E" "
290 NEXT N: COLOR, 0	PRINIPOS:PLHY
300 LINE(0,8)-(319,167),PSE 310 A\$=HEXCHR\$("1000000001	T,5,BF
330 S2*=HEXCHR\$("7CFEF7FBFF	FFFEFC")
350 S4*=HEXCHR*("FCFCFEFFFF 360 S5*=HEXCHR*("3C3C3C3CFF	FDFAFC") 7E3C18")
370 S6\$=HEXCHR\$("183C7EFF3(30303C3C")
240 PO\$="":FOR N=1 TO 3 250 K*="INKEY*CD" 250 IF K\$="" THEN 250 270 IF K\$="CHR*C13" THEN K\$= 280 PO\$=PO\$*K*:LOCATE 19,81 280 PO\$*PO\$*K*:LOCATE 19,81 280 PO\$*K*:LOCATE 19,81	47); CHR\$(48); NTSTRING\$(40,
410 LOCATE 0,22: PRINTSTRING EN1 420 LOCATE 0,23: PRINTSTRING	The second secon
430 CGEN0: LOCATE13, 10: COLOR	2: PR\$="GAME S
438 CGEN8: LOCATE13, 18: COLOF TART! ": GOSUB 1428: SOUND6, 15 OUND7, 231: SOUND12, 188: SOUND	2:PR\$="GAME S ::SOUND13,14:S 08,16:SOUND9,6
448 CGEN1: COLOR1: FOR X=0 TO #8:184! PATTERN-8. A\$: NEXT X: 458 FOR Y=2210 ISTEP-1! LINE 19: Y*8-8), PSET 10, BF: FOR X=10N X*87, Y*8: PATTERN-8. A\$: NEX 10N X*87, Y*87,	39: POSITIONX
450 FOR Y=22TO ISTEP-T:LINE 19,Y*8-8),PSET,0,BF:FOR X=	(0, 4#8-16)-(8 0 TO 39: POSIT
24: PRINT ": NEXT Y: COLOR7: S	OUND7, 255: SOU
460 LINE(0,8)-(319,191),PSE 470 LINE(0,191)-(319,199),F	T, 4, B SET, 4, BF: GOSU
480 CGEN8: CLS: COLOR2: BOX(12	,6)-(25,14),"
### 490 TEMPO500: COLOR5: PR\$="RE, 8: 003UB 1420: COLOR5: PR\$=	ADY": LOCATE16
E):LOCATE15,10:GOSUB1420:LO	CATE15,12:PR\$
500 PLAY "05V15C5D5E5F5G5F5E B5+C5:V1403C5E5G5+C5G5F5E5D	5D5E5F5G5A5G5 5E5F5E5D5C5D5
C5:V1406C5E5G5E5C5E5G5E5D5F 510 CGEN0:GOSUB 1370	5A5F5E5E5C5"
530 CGENT: ON ME GOSUB 2640,	2900,3150,341
540 TX1=16: TY1=20: TX2=16: TY 3=23: SY1=6 550 CLS1: 064="": Y=0: F=1: UD=	2=0: TX3=16: TY
12:GOSUB 1700:NEXT S 560 TX=TX1:TY=TY1:GOSUB 197	8
570 X=19:Y=2:M=1:S0=0:FN=0: 0:TU=0:FN1=0:D0=0:WR=0	SA=0: CU=0:TI=
590 PALET 2,1 600 PRW(28)	
610 IS=0:COU=100:CO1=0 620 CGEN0:COLOR4:LOCATE31.0 :COLOR2:PRINTCOU;" ":CGEN1 01+1:IF CO1>=100THEN CO1=0: COUCO THEN GOTO 2578 630 IF TIDO THEN TI=TI-1:HO	:PRINT"TIME":
:COLOR2:PRINTCOU; " ";:CGEN1 01+1:IF C01>=100THEN C01=0:	: COLOR7: CO1=C COU=COU-1: IF
630 IF TIDO THEN TI=TI-1: WA	
640 ON DO GOSUB 2340,2390 650 FOR C=1 TO KA: GOSUB 502 660 WAIT 28-7*KA	B: NEXT C
040 ON DO GOSUB 2340,2290 658 FOR C=1 TO KA160SUB 582 658 FOR C=1 TO KA160SUB 582 658 FOR C=1 TO KA160SUB 582 658 FOR CONTROL OF TO KA160SUB 582 658 FOR	THEN CO=1
680 WAIT WA: CO=CO+1: IF CO>8 690 GOSUB 1490 700 ON CO GOSUB 2030,2040,2 ,2100,2120,2130	060, 2070, 2090
710 , 720 ,	
730 IF INKEY*(0)=" "" THEN B 740 IF(ASC(SCRN*(X,Y)))130) +1,Y)))130)THEN 2510	EEP2:NI=NI+1 +(ASC(SCRN*(X
+1,Y)))130)THEN 2510	0)+(ASC(SCRNs
750 IF(ASC(SCRN\$(X,Y+1)))13 (X+1,Y+1))130)THEN 2510 760 K=STICK(ST):XX=X:YY=Y:H U20 THEN TU=IU-1:K=0:IS=5	X=0:HY=0:IF T
770 IF TU=1 THEN LOCATE X,Y :LOCATE X,Y+1:PRINT#0,CHR\$(+2:PRINT"nE";
*11, Y) 1380 HEN 2518 1758 If (ASC) \$CRNE (X, Y+1) >13	
818 IF REZ THEN HYES	

```
PEARL BASICUAL
      ## B28 IF K=7 THEN HX=6:HY=8

## B28 IF K=7 THEN HX=6:HY=8

## B38 IF K+9 THEN HX=6:HY=8

## B38 IF K+9 THEN B38 IF K+9 THEN HX=8

## B38 IF K+9 THEN B38 IF K+9 THEN HX=8

## B39 IF K+9 
             960 ;
970 IF K<>00 THEN KA1=KA1+4:IF KA1>4 THEN
KA1=0
990 IF K<>00 THEN LOCATE XX,YY:PRINT#8,CH
             - KA1-B

KO2 THEN LOCATE XX, VV:PRINING, CH

RHS 25 12 HRP 32 15 CATE XX, VV:PRINING, CH

RHS 25 10 HRP 32 15 CATE XX, VV:PRINING, CH

990 17 10 HP 32 15 CATE XX, VV:1 PR

(KA1+1+P):CHR*(KA1+2+P):LOCATE X, V+1:PR

INT#8. CHR$(KA1+2+P):CHR*(KA1+4+P)
   INT#0; CHR*(KR1+3*P); CHR*(KR1*4*P);
1000 IF UC)0 THEN LOCATE X, Y+1:PRINT#0;
CHR*(Z5); CHR*(26): IF RND(2)=0 THEN LOCATE
C X, Y+PRINT#0; CHR*(1); CHR*(2): ELSE LOC
TE X, Y+PRINT#0; CHR*(1); CHR*(2): ELSE LOC
TE X, Y+PRINT#0; CHR*(1); CHR*(2): ELSE LOC
TO X THEN LOCATE
TO Y+PRINT#0; CHR*(1); CHR*(2): LOCATE
TO X+PRINT#0; CHR*(2): LOCATE
X, Y+2:PRINT#0; CHR*(2): LOCATE
X, Y+2:PRINT#0; CHR*(2): LOCATE
TO X+1: PRINT#0; CHR*(2): 
      80806F BEBDBCBCBFBEBFBGB": TU=58
1948 IF(V)221)*(FN=5V1)*(5A=1) THEN FN=8:
UD=1: Y=2: 035UB 2808: 5A=2: LOCATEG.1: FRINT
1958 IF(X)25: Y=2: 05UB 2808: 71 THEN GOSUB 22
58: FN=8: UD=2: Y=21: 05UB 2828: TX=TX3: TV=T
73: 05UB 1978: 65UB 2248
1060 IF FN1=SV1*2 THEN GOSUB 2248: FN1=38
          1070 IF(FN1=30)*(Y=C1)*(F=2)THEN 5620
1080 IF(SCRN*(X,Y+2)="x")*(K=2)THEN GOSU
1160 UX-X: R=0:IF(SCRNS(UX, UY-2) ()" ")*(S
CRNS(UX+1 UY-2) ()" ") THEN RETURN
1170 TEMPOSOBIPLAY"V1306C0-B6A806F8E0D0C
0-B6A860":AT=0
1180 UY-1=UY
1190 UY-UY+1:IF SCRNS(UX, UY+2)="a"THEN R
      =1
1200 IF UY)20 THEN UY=20:R=1
1210 IF SCRN% (UX,UY+2)="""THEN R=1
1220 IF SCRN% (UX,UY+2)="""THEN R=1
1220 IF SCRN% (UX,UY+2)="""THEN R=1
1240 FOR C=1 TO KA!IF MK(C) <>0 THEN 1280
   1250 IF (XK(C) <= UX+1) # (XK(C) >= UX-1) # (UV+


1 * (XK(C) ) * ( HA(C) = 1) T HEN A != 1: AT 1= C: LOCATE

1 * (XK(C) | XK(C) | XK(C
141);
1380 IF(HA(AT1)=2)*(SCRN$(UX,UY+2)=" ")T
HEN LOCATE UX,UY+2:PRINT CHR$(170);CHR$(
171);
      171);
1310 LOCATE UX.UY1:PRINT" ",
1320 LOCATE UX.UY1:PRINT" ",
1320 LOCATE UX.UY1:FRINT" ",
1340 LOCATE UX.UY1:FRINT" Z(";:HAIT 20:I
1340 LOCATE UX.UY1:PRINT" Z(";:HAIT 20:I
1350 IF RESTOREISSS:RETURN
1350 IF RESTOREISSS:RETURN
1350 I 1360 11360
   1R3: NEST THE PROPERTY OF THE POSSIBLE PROPERT
```

1420 CGENO: FOR W=1 TO LEN(PR\$) 1430 PRINT MID\$(PR\$, W, 1); TEMPO 500: PLAY

```
1458.PRINT MID*(PR*,W.1)::TEMPO 500:PLAY "OEV14A2:OEV14C2":MAIT120:NEXT W:WAIT50:RETURN 1450 FOR C=1 TO KA 1470 IF MK(C)=IIT THEN YK(C)=UY:XK(C)=UX
  1480 NEXT C:RETURN
1490 TEMP07500:PLAY":V1605:V16,02":SOUND
   1436 TEMPO7500:PLAY":V1605:V16,02:000...
12:10
1500 READ Mas,M2s:IF M15="H" THEN RESTOR
£1550:READ M15:M25
1510 IF M15="R0" THEN M15=""
1520 IF M25="R0" THEN M25=""
1530 PLAY":"+M15+":"+M25:SOUND7,249:SOUN
M12.2
  1980 JFII H E8 LO LES ROTES COS LOS COSTOS C
1778 IF M$="\" THEN SU$="()":SD$="()"
1788 IF M$="\" THEN SU$="\":SD$="\o"
1798 IF(M$="\o")*(F=1)THEN SU$="I7":SD$="
  1800 IF(M$="o")*(F=2)THEN SU$="→+":SD$="
  1810 IF(M$="\")*(F=1)THEN SU$="nE":SD$="
  75"
1820 IF(M$="¥")*(F=2)THEN SU$="→→":SD$="
  1830 IF(M$="7")*(F=1)THEN SU$="xy":SD$="
  Z("
1840 IF(M$="+")*(F=2)THEN SU$="→→":SD$="
  1890 IF (S=11)*(X=0)*(SD$="75")THEN SD$=
 $(15)
1968 RETURN
1978 FOR C=1 TO KA:TI=58
1978 XK(C)=TX:YK(C)=TY:HK(C)=RND(4)+1:MK
   1988 XK.C.-...
(C)=0
1990 NEXT C: RETURN
  2000 ' F
2010 WR=0: DO=0: GOSUB 2230: CLS2: RESTORE: F
=1: M=2: FOR S=13 TO 22: GOSUB 1700: NEXT S:
 2030 DEFCHR$(35) = HEXCHR$("P00001020222
020100000103030303010000010303030301");R
ETURN
2040 DEFCHR$(36) >= HEXCHR$("7E9910203040
48807EF9F80F30608087EF9F80E0F3060808")
2050 RETURN
2050 DEFCHR$(35) == HEXCHR$("070809990004
020070F9F9F9F0F070301070F9F9F9F970301");R
  2070 DEFCHR$(36 )=HEXCHR$("E090C000C080
C080E090C000C080C080E090C000C080C080")
2080 RFTURN
  2090 DEFCHR$(202)=HEXCHR$("294A29170001
          JRN
30 DEFCHR$(203)=HEXCHR$("241424E800C4
70808080808088BC8C808080808F8884868")
             DEFCHR$(202)=HEXCHR$("292415000102
```

PEARL BASICUAL



PEARL BASICUAL

5020 ' Z 5030 IF(MK(C)>0)*(MK(C)(10)*(HA(C)=1)THE N_LOCATE XK(C),YK(C)+1:PRINTCHR*(1/0);CH N_COCATE XK(C), YK(C)+1.FR())*(HA(C)=2)THE R\$(141) 5848 IF(MK(C), YK(C)+1:PRINTCHR*(178);CH N_LOCATE XK(C), YK(C)+1:PRINTCHR*(178);CH R\$(171)
5050 IF(MK(C))8)*(MK(C)(18)*(HA(C)=8)THE
N LOCATE XK(C), VK(C)+1:PRINTCHR*(218):CH
R\$(219)
5060 IF MK(C))8 THEN MK(C)=MK(C)-1:WAIT
41RETURN 5140 IFHK(C)=3 THEN IF(ASC(SCRN\$(XK(C), YK(C)-1))32)+(ASC(SCRN\$(XK(C)+1, YK(C)-1))32) THEN GOSUB 5300 ELSE YK(C)=YK(C)-1 5150 IFHK(C)=4 THEN IF(ASC(SCRN*(XK(C), YK(C)+2))322+(ASC(SCRN*(XK(C)+1, YK(C)+2))322) THEN GOSUB 5300 ELSE YK(C)=YK(C)+1 732) THEN GOSUB 5380 ELSE YK(C)=41, YK(C)+2: 5168 IF XK(C) 1 THEN XK(C)=1; HK(C)=2 5178 IF XK(C)=37; HK(C)=4 5188 IF YK(C)=47 HK(C)=4 5188 IF YK(C)>4 THEN YK(C)=4; HK(C)=4 5188 IF YK(C)>4 THEN YK(C)=28; HK(C)=28; HK(C)=4 5188 IF YK(C)>4 THEN YK(C)=28; HK(C)=4 5188 IF YK(C)>4 THEN YK(C)=28; HK(C)=4 5188 IF YK(C)>4 THEN YK(C)=28; HK(C)=4 5188 IF YK(C)>4 THEN YK(C)=4 5188 IF YK \$238 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | \$3.00 | CHTS(FK(C)+133); 5270 IF HA(C)=2 THEN LOCATE XK(C), YK(C): PRINTCHR\$(PK(C)+160);CHR\$(PK(C)+161);12); CATE XK(C), YK(C)+1:PRINTCHR\$(PK(C)+162);CHR\$(PK(C)+163);IF(RNN(SU)=0)*(XK(C)/28);Z=XK(C);M*(YK(C)/28)=YK(C)*(THEN)*(SU)=0)*(XK(C)/28);X(C)*(XK(C)/28);X(S280 IF HA(C)=3 THEN LOCATE XK(C), VK(C):
PRINT CHR4(PK(C)+210):CHR4(PK(C)+211):LO CHR4(PK(C)+210):CHR4(PK(C)+211):LO CHR4(PK(C)+210):CHR4(PK(C)+211):LO CHR4(PK(C)+210):CHR4(PK(C)+211):LOCATE ABS(VK(C)+V15):THEN GOSUB 2-278:IF DOC)1 THEN SOUND18,16:SOUND7,32:SOUND6,18:SOUND13,3 ND13,3 S290 RETURN 5298 HK(C)=RND(4)+1 5318 HK(C)=RND(4)+1 5318 FE URN 5338 COEOR2:POSITION XK(C)*8,YK(C)*8:PAT TERN-16,51\$+55\$+52\$+545;COLOR7,025;SOUNDF,31:SOUNDF,32:SOUNDF,31:SOUNDF,32:SOUNDF,31:SOUNDF,33:SOUNDF,33:SOUNDF,33:SOUNDF,33:SO 3390 SOUNDIG. 16:500ND/,32:500ND6,31:500N 5360 FCURN 5360 F LE215 THEN LE=8 5370 IF LE=1 THEN HA(1)=1:HA(2)=1:HA(3)= 1:HA(4)=1:KA=3:ME=1:SU=100:TI1=150:TI2=3 0:TI3=5:MA=45 0:TI3=5:MA=45 1:HA(4)=1:KA=3:ME=2:SU=100:TI1=125:TI2=3 0:TI3=5:HA(3)=1:HA(2)=2:HA(3)= 1:HA(4)=1:KA=3:ME=2:SU=100:TI1=125:TI2=3 0:TI3=5:HA=30
5440 IF LE=3 THEN HA(1)=1:HA(2)=2:HA(3)=
2:HA(4)=1:KA=3:ME=3:SU=100:TI1=100:TI2=3
0:TI3=5:HA=20
54:0 IF LE=4 THEN HA(1)=1:HA(2)=2:HA(3)=
2:HA(4)=2:KA=3:ME=4:SU=100:TI1=75:TI2=20
1:TI3=0:HA=15
54:0 IF LE=5 THEN HA(1)=2:HA(2)=2:HA(3)=
3:HA(4)=3:KA=3:ME=1:SU=100:TI1=150:TI2=2
1:TI3=0:HA=15
3:HA(4)=3:KA=3:ME=1:SU=100:TI1=150:TI2=2
5:TI3=8:HA=14
1:TEFK=14HE=2:SU=100:TI1=125:TI2=2
3:HA(4)=3:TI2=2:HA(2)=2:HA(2)=3:HA(4)=3:TI2=2
5:TI3=8:HA=14 5:TI3=8: AA=13 5440 IF LE=7 THEN HA(1)=1:HA(2)=1:HA(3)= 2:HA(4)=2:KA=4:ME=3:SU=100:TI1=100:TI2=2 F LE=8 THEN HA(1)=1:HA(2)=1:HA(3)= =3:KA=4:ME=4:SU=100:TI1=75:TI2=20 5460 IF LE=9 THEN HA(1)=3:HA(2)=3:HA(3)= 3:HA(4)=3:KA=4:ME=1:SU=100:TI1=70:TI2=25

ITI3=9: MA=8
5470 IT: E10THEN HA(1)=1: HA(2)=1: HA(3)=
1: HA(4)= LA (A-4: ME=2: SU=100: TI1=70: TI2=25
1: HA(4)= LA (A-4: ME=2: SU=100: TI1=70: TI2=25
5480 IF LE=11THEN HA(1)=2: HA(2)=2: HA(3)=
2: HA(4)=2: KA=4: ME=3: SU=100: TI1=150: TI2=2
0: TI3=10: MA=4
5490 IF LE=12THEN HA(1)=1: HA(2)=1: HA(3)=
1: HA(4)=2: KA=4: ME=4: SU=100: TI1=100: TI2=1
5: TI3=12: MA=2 5500 IF LE=1STHEN HA(1)=1:HA(2)=2:HA(8)= 3:HA(4)=3:KA=4:ME=1:SU=100:T11=70:T12=10: :T13=12:WA=1 5510 IF LE=14THEN HA(1)=1:HA(2)=3:HA(4)= 3:HA(4)=3:KA=4:ME=2:SU=100:T11=40:T12=10 5578 LINE (90.80) - (240.110) - PSET.1, BF:FOR H=18 TO 13:LOCATE 10.41 PRINTSTRINGS (28.") - 10.12 PRINTSTRINGS (2 5650 IF W=1 THEN LOCATED, 1: PRINTCL\$ SOSD IF W=1 THEN LOCATED.1:PRINTCL\$

5660 IF M=19 THEN COLOR1:LOCATED.1:PRINT
5760 LOCATED.1:DLINE (0.07.2) (15), PSET
5670 LOCATED.1:DLINE (0.07.2) (15), PSET
5710 LOCATED.1:DLINE (0.07.2) (15), PSET OSUB 1376

5748 LOCATES5,14:PRINT"-"
5758 LOCATES4,15:PRINT"|
5758 LOCATES4,17:PRINT"|
5758 LOCATES4,17:PRINT"|
5758 LOCATES4,29:PRINT"|
5758 LOCATES4,29:PRINT"|
5758 LOCATES4,29:PRINT"|
5868 LOCATES4,3:PRINT"|
5868 LOCATES3:PRINT"|
5868 LOCATES3:PRINTT
5868 LOCATES3:PRINT SUB 1440:PO=PO+100:GOSUB 1370:WAIT LE=LE+1 MAIT 2000:CLS:PRW(16):SCREEN0.0.0:G 1370:GOTO 460 137813010 100 SCREENBO.1.1:CLS41COLOR7 LINE(0.0)-(319.9).FSEI.0.BF LINE(0.9)-(319.9).FSEI.5.BF LINE(0.9)-(319.199).FSEI.5.BF LINE(0.9)-(319.199).FSEI.5.BF LINE(0.9)-(319.199).FSEI.5.BF LINE(120.98)-(150.98).FSEI.9

5980 LINE(150,95)-(200,92),PSET,3 Care Line(200,92)-(260,96), PSET; \$
6000 Line(260,96)-(319,90), PSET; 3
6010 PAINT(195,90), 4:44
6020 Line(1:100)-(318:100), PSET; 7: SCREEN
8.0, 8: RETURN
6030 CLS4:SCREEN; 0, 0: CLS4: SCREEN; 0, 0: G
6040 CLS4: CGEN1: COLOR7, 0: PRH(16): GOSUB 5
6050 Line(2,0) 6040 CLS4:CGEN1:COLOR7.0:PRM(16):GOSUB 5
6080 SOUNDP:.255-8:SOUND6.11:SOUND13.18:S
6080 SOUNDP:.255-8:SOUND6.11:SOUND13.18:S
6080 LOCATE3.2:PRINT**
6080 LOCATE3.3:PRINT**
6090 LOCATE3.4:PRINT**
6100 LOCATE3.5:PRINT**
6100 LOCATE3.7:PRINT**
6110 LOCATE3.7:PRINT**
6120 LOCATE3.5:PRINT**
6130 LOCATE3.6:PRINT**
6130 LOCATE3.8:PRINT**
6130 LOCATE3.8:PRINT**
6140 LOCATE3.8:PRINT**
6150 LOCATE3.8:PRINT**
6150 LOCATE3.8:PRINT**
6150 LOCATE3.8:PRINT**
6150 LOCATE3.8:PRINT**
6150 LOCATE3.8:PRINT**
6150 LOCATE3.8:PRINT** 6178 FOR M=1 TO 474 FOR C=2 TO 18:GOSUB 6478:NEXT C:NEXT M:CGEN0:CLS0 6180 IF M:C=0 TO 18:HX H:CGEN0:CLS0 6180 IF M:C=0 TO 18:HX H=12:HZ =HX:H1=PO:HX5=H4:H4=H3:H3=H2:HZ =HX:H1=PO:HX5=H4:H4=H3:H3=H2:HZ =HZ:HZ =PO:HX5=H4:H4=H3:H3=H2:HZ =PO:HX5=H4:H4=H3:H3=H2:HZ =PO:HX5=H4:H4=H3:H3=H2:HZ =PO:HX5=HX:HZ=PO:HX5=HZ:HZ=PO:HX5 6230 6280 IF H3(=P0 THEN H5=H4:H4=H3:H3=P0:H5 8=H44:H45=H38:H3\$==P0\$:G0T0 6230:H5\$=H48: 6210 IF H4(=P0 THEN H5=H4:H4=P0:H5\$=H48: H48==P0\$:G0T0 6230 8220 IF H5(=P0 THEN H5=P0:H5\$=P0\$:G0T0 6 6320 LOCATE5,17:PRINT"-[79"94"]":COLOR X); 6360 LOCATE2,14:PRINTCHR\$(52+X);CHR\$(53+ X); 6370 LOCATE2,16:PRINT"##" 6380 LOCATE2,17:PRINT"#)" 6390 LOCATE2,19:PRINT CHR\$(X);CHR\$(X+1) 6400 LOCATE2,20:PRINT CHR\$(X);CHR\$(X+1) 6400 LOCATE2,20:PRINT CHR\$(X);CHR\$(X+1) \$410 C=C+1:IF C>40 THEN C=0:X=X+4:IF X>1
34THEN X=130 THEN ON CO GOSUB 2030.2060
6420 IF C=0 THEN ON CO GOSUB 2040.2076
6430 IF C=0 THEN ON CO GOSUB 2040.2076
6440 IF C=0 THEN CO=CO+1:IF COSZ THEN CO 6440 IF C=0 THEN CO=CO411 IF "CO52 THEN CO
6450 IF (INKEY\$(0)="")*(STRIG(ST)=0) THEN
650 GOTO 200
6470 HOIT 1: F XX(C)=0 THEN RETURN
6480 XX(C)=XX(C): VXI(C)=XX(C) THEN XX(C)
6480 XX(C)=XX(C): XX(C) THEN XX(C)
6490 XX(C)=XX(C): XX(C): XX(C): XX(C): XX(C)
6500 LOCATE XX(C): XX(C): YX(C): PRINTC\$(C)
6510 GC(D)=SCRN(X(C): XX(C): X

昆虫控集

PiO9月号のごめんなさい

Sippo p. 116

リスト中にバグがありました。マシン語 プログラムはDFB1Hまでで、DF70H~D FB1Hをリストのように訂正してください。

Sippo 修正リスト

DF70 18 05 78 32 02 DC 79 06:24 DF78 00 C3 BD 0E E1 E1 C3 28:3E Sum: 18 C8 35 40 E3 BD 3C 31:62 DF80 0F FF C0 3E C0 C0 3C 01:C9 DF88 C0 3D 40 01 17 01 01 15:6C DF70 C0 01 35 01 40 1F 40 40:D6 DF98 0F FF 40 2F 40 FF 2B FF:E6 DF40 FF 2A C0 FF 3A FF 01 2A:4C DFA8 C0 40 3C 01 FF 15 40 C0:51 DF80 0F 01 DE DE 54 54 5E 50:22 Sum: 6C A7 4F 4D E4 47 47 8F:B0

PiO 10月号のごめんなさい

THE SIT OL

リスト中および本文中にバグがありました。マシン語はDE57Hまでで、DE40H~ DE57Hをリストのように追加してください。

THE ぶたうし 追加リスト

DE40 3E 0B 1E 10 CD C5 1B 3C:60 DE48 1E 27 CD C5 1B 21 E3 DB:D1 DE50 C9 00 00 00 00 00 00 00:C9

Sum: 25 32 FB D5 F8 E6 FE 17:FA

PiO '85年2月号のごめんなさい

ゼラートル

p. 76

p. 41

リスト中に間違いがありました。行番号 770行の65535は1050の間違いでした。

また遊び方の説明文中で斜めに移動できないとありましたが、テン・キーの 13 719 で斜めにも移動できます。

PiO '85年3月号のごめんなさい

THE WARGOCCO TANK BATTLE

p. 41

このゲームは、工学社刊 "FM-7/11活用研究" に掲載された拡張Kコンパイラver 3.6でなければコンパイルできません。そのため、旧バージョンをお持ちの方は "FM-7/11活用研究" にあるようにKコンパイラを拡張してからコンパイルしてください。



MZ-80B

WICS+マシン語





「ニャンニャン ゴロニャーゴ…プ, プ, プ, プ, プ, …」

失礼いたしました。ただ今、お持ちの MZ-80Bの品質検査を行ないました。あ なたの愛機は、この過酷な品質検査を見事 にクリアしました。丈夫な80Bに合掌、

お待たせしました。ニャンニャンSoft のスタッフが総力をあげて開発しました, MZ-80Bの極限を世に問う,スーパーリ アルタイム・シュアリングシミュレーショ ン "3D-パニック" をここに発表します。 ジャン ジャン!!

■プログラム・インフォメーション

1	WICS マシン語 6000~82D5
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! → → → → → ♪ ♪ ♪
編集部評	さすが特殊相対性理論. 3 D表示もなかなかの迫力がありますね. (O)

入力方法

まずWICSインタープリタを起動して、 TEXT\$6800として、テキスト・エリアを \$6800にしてください。

次にソース・リスト (リスト1) を入力 し、間違いがないかを確認してからセーブ します。

ソースの入力が終わったら、次にWIC Sのモニタ等を使い、マシン語データ(リスト2)を入力してください。そして入力が終わったら、チェック・サム値を確認し、\$6000から\$82D5番地までをテープにセーブしてください。

オブジェクトの作成

以下の手順に示って、オブジェクトを作成してください。

- ●WICSインタープリタを起動する.
- **②TEXT\$6800**を実行する.
- ③カセットにセーブしたソースをロードする
- ●WICSコンパイラを起動し、

SOURCE PROGRAM ADRS: \$6800
OBJECT PROGRAM ADRS: \$2400
WOKING AREA ADRS: \$F000

図1 マップについて





図2 操作キー



図3 キャラクタDATAの形式



としてソースをコンパイルする.

- **⑤**カセットにセーブしたマシン語データを ロードする.
- **⑥\$1500**, **82D5**, **1500**, **3D**パニックで、オブジェクトをセーブする。

以上がオブジェクトの作成手順ですが, 結構手順が多いため、トラブったときの用 意にテキストやデータのセーブはこまめに 行なってください。

遊び方

目的

このゲームの目的は、マップ上にあるゴ ールにただひたすら到達することが目的で す。

マップ

マップの大きさは、12×12~20×28の範囲を、5ラウンド周期で変化していきます。 ただし、マップの上下および左右は図1に示すように、アインシュタインの特殊相対性理論をシミュレートし、論理的につながっています。したがってチャレンジャーには、あたかもマップが無限に広がっている かのような錯覚を与えます。

十一操作

本3Dパニックのキー操作(図2)は、現在の多くのゲームに見られる上下左右に対応して操作を行なう方法とは異なり、あくまでも3Dウインドウに対して行ないます。

なお、左右に通路がない場合でも方向が 変えられますが、特筆すべき事はその場合 前に進めないということです.

エイリアン

エイリアンには、たまごと3種類の大き さのものがあります。

まずたまごと、前または横を向いている エイリアンですが、これはまったく害があ りません。ただし、ゲームの進行にしたが って成長するので気をつけてください。

そして、後を向いているエイリアンは成 人式もすませ、最近では熊本下通りを夜々 徘徊して回るという、手のつけられないエ イリアンです。なるべく近づかないように してください。

なお、後を向いているエイリアンに関してはディスプレイの右側のレーダ・マップ に表示されるので、それを参考にしてくだ



▶ハロー、PiOPiOのコーナー初投稿です。このコーナー映画の話はあまり見ないけど、少し書かせてもらいます。まずはスピルパーグの話題から、彼は今年製作格様に回り「グーニーズ」「ヤング・シャーロック・ホームズ」という少し大人向けの映画2本を作ります。そして監督作として「ピーターパン」をついに作るそうです。今からワクワクしています。パンコンばかりしていないでたまには映画もいいですよ(今その3G映画は「グレムリン」が一番Good!「ゴースト…」はアメリカギャグが多くていまいちだった)。 P.S. 宮崎駿がデザインした船

30.

改造および 移植について

WICSは設計思想がしっかりしたコンパイラなため、WICSベースの移植はBASICと比較した場合、比較的容易に行なえるようです。

本3Dパニックは特にメモリ操作が主な 処理のため、移植についてはキャラクタ表 示で使用するLINE文、およびGRAPH文 の変更で移植可能と思われます。以下に主 な改造、および移植に関する考慮点を示し ます

キャラクタ表示

LINE文は、3D画面作成処理(803行以降)、キャラクタ表示ルーチン(912行以降)、キャラクタ逆向き表示ルーチン(924行以降)以外で使用していないため、画面表示(759行以降)で使用している "GAMEN"変数等により、書き出し画面を制御するようにしてください。

また、キャラクタDATAは\$FEまでしか表示できないため、MZ-2000等では画面の半分しか表示されません。したがって Xbaiの内容を2倍にしておくようにして ください.

キャラクタDATA

キャラクタDATAの形式を図3に示します。文字(\$6000)およびキャラクタ (\$7100) DATAの先頭は、キャラクタ DATA開始アドレス・テーブルとなって います

また、データは4バイト1セットで LINE文のX、Y軸の各開始・終了ポイン ターからなっています。

なお、1キャラクタDATAの最終は、 4バイトの\$FF(ハイ・バリュー)よりなっ ています。

変数

各変数の使用方法は、今回発表用に用途がわかりやすいように変換したため、リファレンスのディレクトリを参照していただければわかると思いますが、以下にいくつかの例を示します。

- ●頭がX, Yの変数はX, Y軸の表示・制御に使用しています。
- ②F, B, R, またはLの変数は現アドレス 上の前後左右の状態のチェック用です。
- 3Stkの変数はキャラクタ関係です。
- 4 Maiはチャレンジャーの制御関係です.
- ⑤Tはエイリアンの制御関係ですが、特に□ リスト1 3D-パニック ソース・リスト

Tkの変数はテーブルとなっているため、326~371行の敵ランダム設定処理で使用方法を調べてください。

⑥Mapはマップの設定エリアで使用しています

その他は、リファレンスを使用して各自 で調べてください。



最後に



最近では各社よりコンパイラが発売されているようですが、まだBASICのようなスパゲッティなプログラムが多いのが実情ではないでしょうか、WICS等のようにコンパイラ開発を行なう場合、SP(ストラクチャード・プログラミング)等を考慮し、後の改造等が容易に行なえるように作成すべきだと思います。

本3Dパニックはいかがでしょうか。モジュール分割もきちんと行ない、改造および移植性はかなり高いと思いますが!? 他の機種の方も頑張って移植してみてください。



```
388
        2 1
38
        3 '# 3D N° ="77 / MZ BOB WICS
雑
        4 /88
        5 1
                           Bu itpito Soft 83.09.09
            / S: $6800/D: $2400/W: $F000
        R
            GOSUB 35
      10
            GOSUB 47
            GOSUB 103
      13 GOSUB 718
14 BELL
15 IF DEMO=0 THEN GOSUB 560
16 IF DEMO=1 THEN GOSUB 585
17 GOSUB 331
      17 GOSUB 331
18 GOSUB 374
19 KEY=INKEY
20 IF MaiDel=1 THEN GOSUB 408:IF NIN<
>O THEN GOTO 13
>O THEN GOTO 13
21 IF NIN-O THEN GOSUB 534:GOTO 10
22 IF Mai-GR THEN GOTO 12
23 IF KEY="" THEN IF DEMO=1 THEN DEM
D=0:PntC=0:PntCC=0:GOTO 11
24 IF KEY="E" THEN GOTO 10
25 IF KEY="B" THEN PRINT &$06, $$0C:!(
     25 IF KEY=#11 THEN PRINT %#06, &#0C:(

0015)

26 IF KEY="#" THEN PrtSw=ABS(PrtSw-1)

27 GOSUB 718

28 GOSUB 617
       29 GOSUB 331
      30 IF MaiDel=1 THEN GOSUB 408:IF NIN<
THEN GOTO 13
      31 IF NIN=0 THEN GOSUB 534:GOTO 10
32 IF Mai=GR THEN GOTO 12
      33 GOSUB 718
34 GOTO 14
      35
      36 *****
                                ショキ セツテイ ショリ 1
      38 PRINT &$06,&$0B
39 GRAPH I1,C,I2,C
40 StkMoji=$6000
      41
            StkChr=$7100
            !(21 L.899 22 V.PntTbl)
DEMO=1
      43
      44 GRAPH I1,C,DO
45 PRINT &$06
      46 RETURN
```

ショキ セツテイ ショリ 2

```
50 GOSUB 482
51 GRAPH I1,C,I2,C
52 HYOJ=9
      53
54
      55
            ! (21 L.921 22 V.Map)
      56 PrtSw=2
57 Mx=22
      58 Mu=3
      60 Fi=1
          Bi=-1
Ri=Mx
      63 1 i =-Ms
      64 KAISI=0
65 HEND=Mx*2-7
     45 HEND=Mx*2-7
66 GOSUB 508
67 CURSOR 25,19
68 PRINT "By = T**: T**: Soft"
69 CURSOR 28,21
70 PRINT "1983.09.09"
71 CURSOR 26,24
72 PRINT "Hit MATCHE Key"
73 FOR StkAdrPnt=0 TO 5
74 IF StkAdrPnt=5 THEN HEND=Mx*2-1
75 FOR Mai=Mx*KAISI TO HEND
68 ELL
      76 BELL
    77 KEY=INKEY:IF KEY=$20 THEN StkAdrPn
5:Mai=HEND:GOTO 79
      78 GOSUB 718
      79 NEXT
      BO KAISI=10
      81 NEXT
82 GOSUB 482
          GRAPH I1,C,I2,C
GOSUB 508
      83
      85 PRINT ///,"
                                                        Key You
      86 PRINT ///
87 PRINT //,
                                              I'
                                           BE
                                                              B
                                                                   : 71
E 224"
88 PRINT /,"
89 PRINT /,"
   89 PRINT /,"
47"
90 PRINT /,"
91 PRINT /,"
7 47"
                                                            2
                                                                : =+"
                                              -81
                                                                : L9" U
  92 PRINT /," E9"" E
93 PRINT /," E
                                              三丰"
                                                          図/版: ウシロ
      94 PRINT //.
                                         DOD!
      95 PRINT ///,"
                                           DEMO A Manda Key 7
      96 PRINT //,"
                                                                      Bu =
קל אלואר אין Soft"
97 PRINT ///,"
   Hit Marnes Key"
98 FOR wkC=0 TD 11111
```

```
99 KEY=INKEY
THEN WKC=11111
   100 IF
101 NE
         NEXT
         RETURN
         ****
   104
                            ショキ セツティ ショリ 3
    105
   106 RDUND=0
107 NIN=9
108 IF PhtCC>PhtHiCC THEN PhtHiC=PhtC:
PhtHiCC=PhtCC
   109 IF PotCC=PotHiCC THEN IF PotC>PotH
THEN PotHiC=PotC:PotHiCC=PotCC
   110 PntC=0
111 PntCC=0
112 RETURN
    114 *****
                             ショキ セツティ ショリ 4
   115
   116 GOSUB 482
117 GRAPH I1,C,I2,C
   118 ROUND=MOD (ROUND+1, 100)
         IF ROUND=0 THEN ROUND=1
PrtSw=2
    120
    121 Mx=22
    123 Mxu=66
   124 Fi=1
125 Bi=-
   126 Ri = Mx
         Li=-Mx
!(21 L.921 22 V.Map)
   128
   128 (21 L. 921 22 V.Map)
129 GOSUB 508
130 CURSOR 25,21
131 PRINT "By ITDITO SOFT"
132 CURSOR 26,24
133 PRINT "Hit Marie Key"
134 FOR Mai=Mx+5 TO Mx*2-7
         KEY=INKEY: IF KEY=" " THEN Mai=Mx *2
    136
-7:GOTO 139
137 StkAdrPnt=ROUND+100
   138 GOSUB 718
   139 NEXT
140 IF KEY=" " THEN GOTO 150
141 HEN9=Mx*2-7
   142 FOR StkAdrPnt=6 TO 9
143 IF StkAdrPnt=9 THEN HEND=Mx*2-1
144 FOR Mai=Mx+12 TO HEND
   145 BELL
146 KEY=INKEY: IF KEY=" " THEN StkAdrPn
t=9:Mai=HEND:GOTO 148
147 GOSUB 718
148 NEXT
  149 NEXT
150 GOSUB 482
151 GRAPH I1,C,IZ,C
152 Mx=12+MOD(ROUND,5)*2
   153 Mu=12+MOD (ROUND, 5) #4
```



リスト1 3D-パニック ソース・リスト	
154 Mxy=Mx*My+Mx	
155 Map=\$F000 156 Tk=\$F400	
157 GOSUB 168	- 11
158 GOSUB 253	
159 GOSUB 285	
160 GDSUB 508 161 IF DEMO<>1 THEN GOTO 166	
162 CURSOR 25,21	
163 PRINT "By ItoIto Soft"	
164 CURSOR 24,23	
165 PRINT "START SEMES Key"	
166 PrtSw=0 * 167 RETURN	- 11
168	- 11
169 **** マツフ° サクセイ	
170 / 171 FOR Yc=0 TD My	
172 FOR XC=0 TO Mx	
173 Map[Yc*Mx+Xc]=\$F0	- 11
174 NEXT	
175 NEXT	
176 Map(Mx+1]=\$F2 177 FOR Yc=2 TO Mx+My STEP 2 178 FOR Xc=1 TO Yc-2 STEP 2	
178 FOR XC=1 TO YC-2 STEP 2	
179 XD=XC 180 Yp=Yc-Xc 181 IF Xp<1 THEN GOTO 230 182 IF Xp>Mx-2 THEN GOTO 230 183 IF Yp<1 THEN GOTO 230	
180 YP=YC-XC	
182 IF Xp>Mx-2 THEN GOTO 230	- 11
183 IF YP<1 THEN GOTO 230	
184 IF Yp>My-2 THEN GOTO 230	2
185 IF Map[Yp*Mx+Xp]<>\$F2 THEN GOSUB	-
186 SW=0	
187 IF SW>4 THEN GOTO 214	
188 MUKI=RND(4)+1 189 DN MUKI GOTO 190,196,202,208	
190 IF Xp>Mx-3 THEN SW=SW+1:GOTO 187	
191 IF Map[Yp*Mx+Xp+2]=\$F2 THEN SW=SW	+
1:GOTO 187	
192 Map[Yp*Mx+Xp+1]=\$F2 193 Map[Yp*Mx+Xp+2]=\$F2	
194 Xp=Xp+2	
195 GOTO 187	- 11
196 IF Xp<2 THEN SW=SW+1:GOTO 187 197 IF Map[Yp*Mx+Xp-2]=\$F2 THEN SW=SW	. 11
1:GOTO 187	*
198 Map[Yp*Mx+Xp-1]=\$F2	-11
199 Map[Yp*Mx+Xp-2]=\$F2	-11
200 Xp=Xp-2 201 GOTO 187	- 11
202 IF Yp>My-3 THEN SW=SW+1:GOTO 187	- 11
202 IF Yp>My-3 THEN SW=SW+1:GOTO 187 203 IF Map[(Yp+2)*Mx+Xp]=\$F2 THEN SW=	S
W+1:GOTO 187	
204 MapE(Yp+1)*Mx+Xp]=\$F2 205 MapE(Yp+2)*Mx+Xp]=\$F2	
206 Yp=Yp+2	- 11
207 GOTO 187	
208 IF Yp<2 THEN SW=SW+1:60T0 187 209 IF Map[(Yp-2)*Mx+Xp]=\$F2 THEN SW=	S
W+1:GOTO 187	-
210 MapE (Yp-1) *Mx+Xp]=\$F2	
211 MapE (Yp-2) *Mx+Xp]=\$F2	
212 Yp=Yp-2 213 GOTO 187	
214 IF Xp <mx-3 if="" map[yp*mx+xp+2<="" td="" then=""><td>3</td></mx-3>	3
=\$FO THEN GOTO 186	- 11
215 IF Xp>2 THEN IF Map[Yp*Mx+Xp-2]=\$ 0 THEN GOTO 186	г
216 IF YP <my-3 if="" map((yp+2)*mx+<="" td="" then=""><td>x</td></my-3>	x
p]=\$FO THEN GOTO 186	- 11
217 IF Yp>2 THEN IF Map[(Yp-2)*Mx+Xp] \$FO THEN GOTO 186	=
\$FO THEN GOTO 186 218 GOTO 230	
219 TS=RND(4)+1	
220 DN TS GDTD 221,223,225,227 221 IF Xp>Mx-3 THEN GOTO 219	
221 IF Xp>Mx-3 THEN GOTO 219 222 IF Map[Yp*Mx+Xp+2]=\$F2 THEN Map[Y	P
*Mx+Xp+1]=\$F2:Map[Yp*Mx+Xp]=\$F2:RETURN	
223 IF Xp<2 THEN GOTO 219	_
224 IF Map[Yp*Mx+Xp-2]=\$F2 THEN Map[Y *Mx+Xp-1]=\$F2:Map[Yp*Mx+Xp]=\$F2:RETURN	P
225 IF Yp>My-3 THEN GOTO 219	
226 IF Map[(Yp+2)*Mx+Xp]=\$F2 THEN Map	E
(Yp+1) *Mx+Xp]=\$F2: Map[Yp*Mx+Xp]=\$F2:RE]	u
RN 227 IF YP<2 THEN GDTO 219	
228 IF Map[(Yp-2) *Mx+Xp]=\$F2 THEN Map	E
(Yp-1)*Mx+Xp]=\$F2:Map[Yp*Mx+Xp]=\$F2:RE]	U
RN 229 GOTO 221	
230 NEXT	
231 NEXT	
232 FOR wkC=Mx TO Mxy-2	
233 SW=RND(3) 234 IF SW=0 THEN IF Map[wkC-1]=\$F0 Th	HE
N TE MADE WECHTIESED THEN TE MADE WEC-MX	=
\$F2 THEN Map[wkC]=\$F2:GOTO 23B	- 11
235 IF SW=0 THEN IF Map[wkC-1]=\$F0 TH N IF Map[wkC+1]=\$F0 THEN IF Map[wkC+Mx]	=
\$F2 THEN Map[wkC]=\$F2:G0T0 238	
236 IF SW=1 THEN IF Map[wkC-Mx]=\$F0	гн
EN IF Map[wkC+Mx]=\$FO THEN IF Map[wkC-	[]
=\$F2 THEN Map[wkC]=\$F2:GOTO 238 237 IF SW=1 THEN IF Map[wkC-Mx]**F0	тн
EN IF Map[wkC+Mx]=\$FO THEN IF Map[wkC+	13
=\$F2 THEN Map[wkC]=\$F2:G0T0 238	
238 NEXT	

```
FOR wkC=1 TO Mx-1
   240 Map[wkCl=$F2
   241 NEXT
242 SW=0
242 SW=0
243 FOR whC=Mx TO Mx*2
244 IF Map[wkC]=$F2 THEN IF Map[wkC-1]
=$F2 THEN Map[wkC]=$F0:SW=1
245 IF SW=0 THEN IF Map[wkC+1]=$F0 THE
N IF Map[wkC-1]=$F0 THEN Map[wkC]=$F2
   246 NEXT
247 SW=0
247 SW=0
248 FOR wkC=M×y-M× TO M×y-2
249 IF MapEwkC]=$F2 THEN IF MapEwkC-1]
=$F2 THEN MapEwkC]=$F0:SW=1
250 IF SW=0 THEN IF MapEwkC+1]=$F0 THE
N IF MapEwkC-1]=$F0 THEN MapEwkC]=$F2
   251 NEXT
   252 RETURN
                       ランダーム セツテイ シヨリ
   254 *****
   256 REPEAT
   257 Mai=RND(Mxy-Mx*2)+Mx
258 UNTIL Map[Mai]<>$F0
259 IF Map[Mai+Mx]<>$F0 THEN GDTD 263
   260 IF Map[Mai-Mx]<> $FO THEN GOTO 263
   261 IF Map[Mai+1]<>$FQ THEN GOTO 263
262 IF Map[Mai-1]<>$FO THEN GOTO 263
   263 REPEAT
  GOTO 256
   271 IF ABS((Mai/Mx)-(GR/Mx))>My/3*2 TH
   GOTO 256
272 Map[GR]=$F1
   273 Fi = -M
274 Bi = Mx
275 Ri = 1
   276 Li=-1
277 FOR wkC=0 TO RND(4)
   278 wk=Fi
         Fi=Ri
   280 Ri=Bi
   281 Bi=Li
    282 Li=wk
   283 NEXT
    284 RETURN
   285
   286 *****
                           デキ ランダ<sup>*</sup> ム セツティ メイン シヨリ
    287
   288 TKAZU=M×*My/12
   289 FOR TP=0 TO TKAZU
290 Mai X=MOD(Mai, Mx)
    291 MaiY=Mai/Mx
292 TP8=TP*8
293 TP16=TP*16
    294 REPEAT
295 Tk(TPB)=RND(Mxy-Mx*2)+Mx
   296 UNTIL Map[Tk(TP8)]>$F1
297 IF Map[Tk(TP8)+Mx]<>$F0 THEN GOTO
301
   298 IF Map(Tk(TPB)-Mx)<>$FO THEN GOTO
   299 IF Map[Tk(TPB)+1]<>$FO THEN GOTO 3
01
    300 IF Map[Tk(TPB)-1]<>$FO THEN GOTO 3
01
    301 IF ABS((MOD(Tk(TPB), Mx)-MaiX))>3 T
HEN GOTO 304
302 IF ABS((Tk(TPB)/Mx)-MaiY)>3 THEN G
0TO 304
303 GDTD 294
    304 GOSUB 309
305 wk=RND(5)+1
    306 TK[TP16+5]=TK[TP16+5]/wk
    308 RETURN
    310 *****
                            テキ ランダーム セツテイ シヨリ
    311
    312 Tk(TPB+1)=Tk(TkpB)
313 Tk(TPB+4)=-Mx
    314 Tk (TPB+5)=Mx
    315 Tk(TP8+6)=1
    316 Tk(TPB+7)=-1
317 Tk[TP16+4]=RND(3)+1
318 Tk[TP16+5]=RND(99)+33
    319 Tk[TP16+6]=RND(3)
320 Tk[TP16+7]=RND(11)+11
320 IKLIP16+/J=RND(I1)+11
321 IF TKITP16+43=2 THEN TKLTP16+5]=TK
[TP16+S]-RND(99)
322 FOR wkC=0 TO RND(4)
323 wk=Tk(TP8+4)
    324 Tk(TP8+4)=Tk(TP8+6)
325 Tk(TP8+6)=Tk(TP8+5)
    326 Tk(TP8+5)=Tk(TP8+7)
327 Tk(TP8+7)=wk
    328 NEXT
    329 Map[Tk(TPB)]=TP
330 RETURN
    331
```

```
335 IF Map[Mai]=>$FO THEN GOTO 347
336 IF Tk[Map[Mai]*16+4]=0 THEN PntC=P
ntC+50:GOTO 340
ntC+SO:GUIU 340

337 IF TkcMapMail*16+4]=1 THEN PntC=P

ntC+10:GUTO 340

338 IF TkcMapCMail*16+4]=2 THEN PntC=P

ntC+20:GUTO 340

339 IF TkcMapCMail*16+4]=3 THEN MaiDel

=1:NIN=NIN-1:GUTO 346
     340 TkpN=Map[Mai]
341 TkpO=TKAZU
    342 FOR wkC=0 TO 15
343 TkETkpN*16+wkCJ=TkETkpO*16+wkCJ
    344 NEXT
     345 TKAZU=TKAZU-1
     346 Map[Mai]=$F2
   347 IF DEMO=1 THEN GOTO 373
348 IF PrtC>10000 THEN PrtC=PrtC-10000
PrtCC=PrtCC+1
    349 CURSOR 29,16
350 PRINT "N4 XJ7"
351 CURSOR 31,18
    352 PRINT %4,PhtHiC
353 IF PhtHiCC=0 THEN GOTO 361
    354 CURSOR 31,18
355 IF Phthic/1000>0 THEN GOTO 359
356 IF Phthic/100>0 THEN PRINT "0":GOT
0.359
     357 IF Pothic/10>0 THEN PRINT "00":GOT
0 359
    358 PRINT "000"
359 CURSOR 27,18
     340 PRINT 74-POTHICC
    360 PRINT %4, PhtHICC
361 CURSOR 25,20
362 PRINT "#*40) = 50%"0"
363 CURSOR 26,22
364 PRINT %4, PhtC," 7b ",%1,NIN," =50"
365 IF PhtCC=0 THEN GOTO 373
     366 CURSOR 26,22
367 IF PhtC/1000>0 THEN GOTO 371
     368 IF PhtC/100>0 THEN PRINT "O":GOTO
371
     369 IF PhtC/10>0 THEN PRINT "00": GOTO
    370 PRINT "000"
    371 CURSOR 22,22
372 PRINT %4,PntCC
373 RETURN
                                   ホペイント カウント ショリ 2
    375 *****
    376 '
377 IF Map[Mai]=$F3 THEN PntC=PntC+1
378 IF Map[Mai]=$F4 THEN PntC=PntC+2
379 IF Mai=GR THEN PntC=PntC+100
380 Map[Mai]=$F2
     381 IF DEMD=1 THEN GOTO 407
382 IF PhtC>10000 THEN PhtC=PhtC-10000
 :PotCC=PotCC+1
    ntCC=PntCC+1
383 CURSOR 29,16
384 PRINT "N4 XD7"
385 CURSOR 31,18
386 PRINT X4,PntHLC
387 IF PntHiCC=0 THEN GOTO 395
388 CURSOR 31,18
389 IF PntHiC/1000/0 THEN GOTO 393
390 IF PntHiC/1000/0 THEN PRINT "0":GDT
0 393
     391 IF PotHic/10>0 THEN PRINT "00": GOT
0 393
     392 PRINT "000"
    392 PRINT "000"
393 CURSOR 27,18
394 PRINT %4,PhtHiCC
395 CURSOR 25,20
396 PRINT "#°475 _____
    396 PRINT "#"49h EDX 7
397 CURSOR 26,22
398 PRINT %4,PhtC," 7h ",%1,NIN," ED"
399 IF PhtCC=0 THEN GOTO 407
400 CURSOR 26,22
401 IF PhtC/1000>0 THEN GOTO 405
402 IF PhtC/100>0 THEN PRINT "O":GOTO
     403 IF PhtC/10>0 THEN PRINT "00":GOTO
405 404 PRINT "000"
405 CURSOR 22,22
406 PRINT %4,PhtCC
             *****
                                    f" € (MaiDel)
     409
     410
            GOSUB 482
GRAPH I1,C,I2,C
     411
     412
     413
414
            GRAPH I1.03
             Xbai=60
     415
            Ybai =60
     416
417
            Xwari=60
Ywari=60
     417 Ywari=60
418 IF NIN=0 THEN GOTO 425
419 FOR PrtC=1 TO NIN
420 Xp=MOD(PrtC-1,3)*66+10
             Yp=(PrtC-1)/3*66
StkAdr=StkChr(PrtC)
     423 GOSUB 871
      424 NEXT
     425 IF NIN=B THEN GOTO 433
     426 FOR PrtC=NIN+2 TO 9
427 Xp=MOD(PrtC-1,3) *66+10
```



▶PB-100(544ステップ)で発売時から頭張っているのは僕だけでしょうか、う~ん中lのとき学校で 1 番に手に入れたPBも、もう裏を見 ると基板がチラリ。同学年の生徒にPBをはやらせ、プログラム作りのパイトをして(させられて)あげくのはてには先生に取り上げられ1年も 人のPBでenjoyし、PCシリーズも使えるようになった僕も今年は花の受験生だよ~ん。 P.S. K君は SHIFT キーの横に穴を開ければファ ンクション・キーということをみずからの行動で僕らに教えてくれました。 (ぼけこんきらあ)

ホ°イント カウント ショリ 1

332 333



```
428 Yp=(PrtC-1)/3*66
429 StkAdr=StkChr(0)
430 IF MOD(PrtC,2)=0 THEN GOSUB 871
431 IF MOD(PrtC,2)=1 THEN GOSUB 883
                                                                                                                                                                                   634 IF Btp<0 THEN Btp=Btp+Mxy
635 IF Btp>Mxy THEN Btp=Btp-Mxy
636 IF Rtp<0 THEN Rtp=Rtp+Mxy
                                                                                                  *****
                                                                                           536
                                                                                                                                                                                  636 IF Rtp/O THEN Rtp=Rtp=Mxy
637 IF Rtp>Mxy THEN Rtp=Rtp=Mxy
638 IF Ltp/O THEN Ltp=Ltp=Mxy
639 IF Ltp>Mxy THEN Ltp=Ltp=Mxy
640 Fs=Map[Ftp]
641 Bs=Map[Rtp]
643 Ls=Map[Ltp]
643 All=Map[Ltp]
                                                                                           537 !(21 L.921 22 V.Map)
538 PrtSw=2
          NEXT
   432
   433 StkAdr=StkMoji(13+NIN)
                                                                                           539 Mx=22
                                                                                           540 My=3
           Xp=220
   435 Yp=20
                                                                                           541 Mxy=66
   436 Xbai=80
437 Ybai=16
                                                                                           542 Fi=1
543 Bi=-
           Ybai=160
                                                                                                                                                                                   644 MUKI=0
   438 Xwari=160
439 Ywari=160
440 GOSUB 871
                                                                                           544 Ri=Mx
                                                                                                                                                                               644 MUK(1=0
645 Tk(Tkp8+1)=Tk(Tkp8)
646 IF Tk(Tkp16+4)=0 THEN GOTO 658
647 IF Tk(Tkp8)=Tk(Tkp8+1) THEN IF Fs>
8F1 THEN Tk(Tkp8)=Ftp:GOTO 659
648 IF Tk(Tkp16+6)=0 THEN GOSUB 692:GO
                                                                                           545 Li=-Mx
546 KAISI=0
   441 GRAPH I2
442 Xbai=60
                                                                                           547 HEND=Mx*2-7
                                                                                          547 HEND=M:*Z-7

548 CURSOR 26,24

549 PRINT "Hit Marms Key"

550 FOR StkAdrPnt=10 TO 12

551 IF StkAdrPnt=12 THEN HENI

552 FOR Mai=M:*KAISI TO HEND
   443
           Ybai =60
          Xwari=60
Ywari=60
                                                                                                                                                                               TO 651
649 IF Tk[Tkp16+6]=1 THEN GOSUB 702:60
   444
                                                                                                                                              HEND=Mx*2-1
   445
                                                                                                                                                                               TO
                                                                                                                                                                                    651
   446 Xp=MOD(NIN, 3) *66+10
                                                                                                                                                                              650 IF TKLTKp16+6]=2 THEN GOSUB 710
650 IF TKLTKp16+6]=2 THEN GOSUB 710
651 IF MUKI=0 GOTO 658
652 IF MUKI=1 THEN IF TKLTKp16+4]=1 TH
EN IF RND(5)>0 THEN TKLTKp8)=Ftp:GOTO 65
   447 Yp=NIN/3*66
448 StkAdr=StkChr(NIN+1)
                                                                                           553 BELL
554 KEY=INKEY:IF KEY=" " THEN GOTO 566
   449 GOSUB 871
450 GOSUB 508
                                                                                           555 GOSUB 718
   451 FOR WKC=0 TO 12
                                                                                                  KAISI=10
                                                                                           557
                                                                                                                                                                               653 IF MUKI=1 THEN IF TK[Tkp16+4]=2 THEN IF RND(7)>0 THEN TK(Tkp8)=Ftp:GOTO 65
   452 Xp=MOD(NIN,3)*66+10
453 Yp=NIN/3*66
                                                                                           558 NEXT
559 RETURN
   453 YP=NIN/3%66
454 GRAPH I2.C,01
455 IF MOD(wkC,2)=0 GOTO 459
456 StkAdr=StkChr(NIN+1)
457 GOSUB 871
458 GOTO 462
                                                                                           560
                                                                                                                                                                               . 654 IF MUKI=1 THEN IF Tk[Tkp16+4]=3 TH
EN IF RND(5)>0 THEN Tk(Tkp8)=Ftp:GOTO 65
                                                                                                   ****
                                                                                                                        イト"ウ ショリ
                                                                                           562
                                                                                           563 MaiOld=Mai
                                                                                           564
                                                                                                  Map[MaiOld]=$F2
                                                                                                                                                                                   655 IF MUKI=2 THEN Ftp=Btp:wk=Ft:Ft=Bt
   459 StkAdr=StkChr(0)
460 IF MOD(MOD(wkC,4)/2+MOD(NIN+1,2),2
0 THEN GOSUB 871
                                                                                                                                                                               Bt=wk:wk=Rt:Rt=Lt:Lt=wk:GOTO 658
656 IF MUKI=3 THEN Ftp=Rtp:wk=Ft:Ft=Rt
:Rt=Bt:Bt=Lt:Lt=wk:GOTO 658
                                                                                           565
                                                                                                  wkC=0
                                                                                                  KEY=INKEY
IF KEY="2" THEN KEY="5"
)=0
                                                                                           567
                                                                                           567 IF KEY="2" THEN KEY="5"

568 wkC=wkC+1

569 IF wkC>S55 THEN KEY="8":GOTO 575

570 IF KEY="6" THEN GOTO 584

571 IF KEY="4" THEN GOTO 584

572 IF KEY=" " THEN GOTO 584
      51 IF MOD(MOD(wkC,4)/2+MOD(NIN+1,2),2
THEN GOSUB 883
                                                                                                                                                                               657 IF MUKI=4 THEN Ftp=Ltp:wk=Ft:Ft=Lt
:Lt=Bt:Bt=Rt:Rt=wk:GOTO 658
   461
                                                                                                                                                                                  462 GRAPH 03
   463 FOR wk=0 TO 3
464 BELL
                                                                                           572 IF KEY=* " | HEN GOTO 584
573 IF KEY<$11 THEN GOTO 584
574 IF KEY<>*8" THEN IF KEY<>"6" THEN
KEY<>"4" THEN IF KEY<>"5" THEN GOTO 5
   445 NEXT
   466
467
           FOR wk=0 TO 33
                                                                                                                                                                              663 IF TKLTKp16+4J=2 THEN TKLTP16+5J=1

KLTP16+5J+RND(99)

664 IF TKLTkp16+7J>0 THEN GOTD 667

665 TkLTkp16+6J=RND(X)

666 TkLTkp16+7J=RND(X)+11

667 IF TKLTkp16+4J=1 THEN MapLTk(Tkp8+
   468 IF MOD(wk, 3)=0 THEN BELL
                                                                                       66
                                                                                           575 IF KEY="8" THEN GOTO 580
576 IF KEY="6" THEN wk=Fi:Fi=Ri:Ri=Bi:
   469 NEXT
   470 GOSUB 482
                                                                                       576 IF KEY="6" THEN wk=Fi:Fi=Ri:Ri=Bi:
Bi=Li:Li=wk:GOTO 584
577 IF KEY="4" THEN wk=Fi:Fi=Li:Li=Bi:
Bi=Ri:Ri=wk:GOTO 584
578 IF KEY="5" THEN wk=Fi:Fi=Bi:Bi=wk:
wk=Ri:Ri=Li:Li=wk:GOTO 584
   471 GRAPH I1,C,I2,C
472 GOSUB 168
   472 GOSUB 168
473 GOSUB 253
                                                                                                                                                                               1) ]=$F3
   474 GOSUB 285
475 GOSUB 508
                                                                                                                                                                                   668 IF Tk[Tkp16+4]=2 THEN Map[Tk(Tkp8+
                                                                                                                                                                               1)]=$F3
  475 GUSUB 508
476 IF DEMO<>1 THEN GOTO 481
477 CURSOR 25,21
478 PRINT "By IPUIT'D Soft"
479 CURSOR 24,23
480 PRINT "START SIZE Key"
                                                                                           =R1:R1=L1:L1=wk:601U 584

579 G0T0 584

580 wkF=Mai+Fi

581 IF wkF<0 THEN wkF=wkF+Mxy

582 IF wkF>Mxy THEN wkF=wkF-Mxy

583 IF Map[wkF]<>$FO THEN Mai=wkF
                                                                                                                                                                                  669 IF TK[Tkp16+4]>2 THEN Map(Tk(Tkp8+
]=$F4
                                                                                                                                                                                   670 Map[Tk(Tkp8)]=Tkp
671 Tk(Tkp8+4)=Ft
672 Tk(Tkp8+5)=Bt
   481 RETURN
                                                                                           584 RETURN
                                                                                                                                                                                   673 Tk(Tkp8+6)=Rt
674 Tk(Tkp8+7)=Lt
                       DEMO SUB-1
                                                                                           586 *****
                                                                                                                        デ"モ イト"ウ ショリ
                                                                                                                                                                                   675 IF TK[Tkp16+4]<4 THEN GOTO 690
   483
                                                                                                                                                                                   676 TKITKP16+43=0
677 IF TKAZU>Mxy/6 THEN GOTO 690
678 IF MUKI=0 THEN GOTO 690
                                                                                           587
                                                                                           588 Mai Old=Mai
   485 FOR WK=0 TO 12
   486 wkX1=wk
487 wkX2=38-wk
                                                                                           589 Map[MaiOld]=$F2
590 Fp=Mai+Fi
                                                                                                                                                                                   679 TKAZU=TKAZU+1
   488 wkY1=wk
489 wkY2=24-wk
                                                                                           591
                                                                                                                                                                                   680 TP=TKAZU
                                                                                                  Bp=Mai+Bi
                                                                                           592 Rp=Mai+Ri
593 Lp=Mai+Li
594 IF Fp<0 THEN Fp=Fp+Mxy
                                                                                                                                                                                   681 TP8=TP*8
682 TP16=TP*16
   490 FOR wkX=wkX1 TO wkX2
                                                                                           593 LP=Mai+Li
594 LF Fp<0 THEN Fp=Fp+Mxy
595 LF Fp>Mxy THEN Fp=Fp-Mxy
596 LF Bp>CO THEN Bp=Bp+Mxy
597 LF Bp>Mxy THEN Bp=Bp+Mxy
598 LF Rp<0 THEN Rp=Rp+Mxy
599 LF Rp>Mxy THEN Rp=Rp-Mxy
600 LF Lp<0 THEN Lp=Lp+Mxy
   491 CURSOR wkX,wkY1
492 PRINT """
                                                                                                                                                                                   683 Tk(Tkp8)=Tk(Tkp8+1)
          PRINT
                                                                                                                                                                                   684 Tk(TPB)=Ftp
685 Map[Tk(Tkp8)]=Tkp
   493
          NEXT
   494 FOR wkY=wkY1 TO wkY2
495 CURSOR wkX2,wkY
496 PRINT "■"
                                                                                                                                                                                   686 Map[Tk(TPB)]=TP
687 GOSUB 309
688 Tk[TP16+4]=1
   496
497
                                                                                                                                                                                  689 IF RND(3)=0 THEN TKETP16+4J=2:TKET
                                                                                           601 IF Lp>Mxy THEN Lp=Lp-Mxy
602 Fs=Map[Fp]
   498 FOR WKX=WKX1 TO WKX2
                                                                                                                                                                                  690 NEXT
691 RETURN
692
   499 CURSOR 38-wkX,wkY2
500 PRINT "■"
                                                                                           603 Bs=Map[Bp]
604 Rs=Map[Rp]
   501 NEXT
   502 FOR wkY=wkY1 TO wkY2
503 CURSOR wkX1,24-wkY
504 PRINT "■"
                                                                                                                                                                                   693 ** マエイトゥウ ショリ
                                                                                           605 Ls=Map[Lp]
                                                                                           605 L=MBPLLPJ
606 MUKI=0
606 MUKI=0
607 IF TKL61=0 THEN BOSUB 692:BOTO 610
608 IF TKL63=1 THEN BOSUB 702:BOTO 610
609 IF TKL63=2 THEN BOSUB 702
610 IF MUKI=0 THEN BOTO 616
611 IF MUKI=1 THEN BOTO 615
612 IF MUKI=2 THEN WE=F;:Fi=Bi:Bi=Wk:W
RFI:Fi=Li:Li=Wk:Fp=Bp:B0TO 615
613 IF MUKI=3 THEN Wk=Fi:Fi=Ri:Ri=Bi:B
                                                                                                                                                                                   695 IF Fs>$F1 THEN MUKI=1:GOTO 701
   505 NEXT
                                                                                                                                                                                   696
697
                                                                                                                                                                                          SW=RND(2)
IF SW=0 THEN IF Rs>$F1 THEN MUKI=3
   506 NEXT
                                                                                                                                                                               : GOTO 701
   507 RETURN
                                                                                                                                                                                  698 IF Ls>$F1 THEN MUKI=4:GOTO 701
699 IF SW=1 THEN IF Rs>$F1 THEN MUKI=3
   508
           **** DEMO SUB-2
                                                                                                                                                                               *60T0 701

700 IF Bs>$F1 THEN MUKI=2

701 RETURN
   511 FOR wk=0 TD 12
   512 wkX1=12-wk
513 wkX2=26+wk
                                                                                           =Li:Li=wk:Fp=Rp:GOTO 615
614 IF MUKI=4 THEN wk=Fi:Fi=Li:Li=Bi:B
                                                                                                                                                                                   702 /
703 /* ミキ" マワリ イト"ウ ショリ
                                                                                        i=Ri:Ri=wk:Fp=Lp:GDTO 615
615 Mai=Fp
616 RETURN
617
   514 wkY1=12-wk
   515 wkY2=12+wk
516 FOR wkX=wkX1 TO wkX2
                                                                                                                                                                                   704
                                                                                                                                                                                   705 IF Rs>*F1 THEN MUKI=3:GOTD 709
706 IF Fs>*F1 THEN MUKI=1:GOTD 709
707 IF Ls>*F1 THEN MUKI=4:GOTD 709
708 IF Bs>*F1 THEN MUKI=4:
   517 CURSOR 38-wkX, wkY1
518 PRINT " "
                                                                                            618 *****
                                                                                                                        テキ イト"ウ シヨリ
   519 NEXT
                                                                                           619 F TKAZUKO THEN GOTO 691 621 FOR Tkp=0 TO TKAZU 622 TkpB=Tkp*8 623 Tkp16=Tkp*16
                                                                                            619
   520 FOR wkY=wkY1 TO wkY2
521 CURSOR wkX1,wkY
522 PRINT " "
523 NEXT
                                                                                                                                                                                   709 RETURN
                                                                                                                                                                                   711 ** ヒタ"リ マワリ イト"ウ シヨリ
                                                                                                                                                                                   NEXT
FOR wkX=wkX1 TO wkX2
                                                                                                   Tkp16=Tkp*16
Ft=Tk(Tkp8+4)
   524
                                                                                            624
                                                                                            625 Bt=Tk(Tkp8+5)
626 Rt=Tk(Tkp8+6)
627 Lt=Tk(Tkp8+7)
          CURSOR wkX, wkY2
   525
   526
   527
           NEXT
  529 FOR wkY=wkY1 TO wkY2
529 CURSOR wkX2,24-wkY
                                                                                           628 Ftp=Tk(Tkp8)+Ft
629 Btp=Tk(Tkp8)+Bt
                                                                                                                                                                                                                 カーメン ヒョウシー ショリ
   530 PRINT
                                                                                            630 Rtp=Tk(TkpB)+Rt
                                                                                                                                                                                   719
                                                                                            631 Ltp=Tk(TkpB)+Lt
632 IF Ftp<0 THEN Ftp=Ftp+Mxy
633 IF Ftp>Mxy THEN Ftp=Ftp-Mxy
                                                                                                                                                                                   721 IF GAMEN=1 THEN GRAPH I1,C
722 IF GAMEN=2 THEN GRAPH I2,C
   532 NEXT
   533 RETURN
```



3D-パニック ソース・リスト

```
Mhyoj=ABS(Mhyoj-1)
     724 GOSUB 762
     725 IF Prtsw<>2 THEN GOSUB 729
726 IF GAMEN=1 THEN GRAPH 01:GAMEN=2:G
 OTO 728
     727 IF GAME
728 RETURN
           IF GAMEN=2 THEN GRAPH 02: GAMEN=1
     729
     730
                              2D EB75° 589
     731
     732 Mai X=MOD(Mai, Mx)
     733 Mai Y=Mai/Mx
     734 FOR Yc=-5 TO 5
735 CURSOR 28,7+Yc
     736 FDR Xc=-5 TD 5
736 FUR XC=-5 TU 5

737 Adh-Mai+YC*MM*XC

738 IF Adh<0 THEN Adh-Adh-Mxy

739 IF Adh>Mxy THEN Adh-Adh-Mxy

740 IF MapEAdh-9F0 THEN IF PrtSw=1 TH

EN PRINT "■":60TO 754
748 IF Mt=1 THEN IF PrtSw=1 THEN PRINT
       ": GOTO 754
    749 IF Mt=2 THEN IF PrtSw=1 THEN PRINT
   "X":GOTO 754
 750 IF Mt=2 THEN IF Tk[Map[Adr]*16+5]<
10 THEN PRINT "0":GOTO 754
           IF Mt=3 THEN IF Mhyoj=0 THEN PRINT
   "o":GOTO 754
    752 IF Mt=3 THEN IF Mhyoj=1 THEN PRINT
•":GOTO 754
    753 PRINT
     754 NEXT
     755 NEXT
    756 CURSOR 33,7
757 IF Fi=-Mx THEN PRINT "+"
758 IF Fi=Mx THEN PRINT "+"
759 IF Fi=1 THEN PRINT "+"
    760 IF Fi =- 1 THEN PRINT "+"
    761 RETURN
    762
                              3D ガーメン サクセイ ショリ
    764
    765 IF Mai=GR THEN GOTO 825
     766
           Prt=Mai
    767
           PrtC=0
    768 IF Prt<0 THEN Prt=Prt+Mxy
769 IF Prt>Mxy THEN Prt=Prt-Mxy
    770 Fip=Prt+Fi
    771 Bip=Prt+Bi
772 Rip=Prt+Ri
   772 Rip=Prt+Ri
773 Lip=Prt+Li
774 IF Fip<0 THEN Fip=Fip+Mxy
775 IF Fip>Mxy THEN Fip=Fip+Mxy
776 IF Bip<0 THEN Bip=Bip+Mxy
777 IF Bip>Mxy THEN Bip=Bip-Mxy
778 IF Rip<0 THEN Rip=Rip+Mxy
778 IF Rip<0 THEN Rip=Rip+Mxy
779 IF Rip<0 THEN Lip=Lip+Mxy
780 IF Lip>Mxy THEN Lip=Lip+Mxy
781 IF Lip>Mxy THEN Lip=Lip+Mxy
782 Ms=Map(Prt)
783 Fs=Map(Frt)
783 Fs=Map(Frt)
     783
           Fs=Map[Fip]
    784 Bs=Map[Bip]
785 Rs=Map[Rip]
    786 Ls=Map[Lip]
787 Y1=PntTb1[PrtC*2]
           Y2=PntTb1[PrtC*2+1]
    788
    789 Y3=PntTb1[PrtC*2+2]
790 Y4=PntTb1[PrtC*2+3]
    791
           Y5=(Y1+Y2)/2
    792 Y6=(Y1+Y3)/2
```

```
794 X1=Y1
        795 X2=Y2
796 X3=Y3
         796
        797
                   X4=Y4
         798 X5=Y5
799 X6=Y6
        798
        B00 X7=Y7
                 IF Rs=$FO THEN LINE X4, Y3, X2, Y1:LI
 NE X4,Y4,X2,Y2

802 IF L==$FO THEN LINE X3,Y3,X1,Y1:LI

NE X3,Y4,X1,Y2
      803 IF PrtC>0 THEN IF Rs<>$FO THEN LIN
       X2,Y1,X2,Y2
804 IF Rs<>$FO THEN LINE X4,Y3,X2,Y3:L
 INE X4, Y4, X2, Y4
       805 IF PrtC>0 THEN IF Ls<>$FO THEN LIN
805 IF PrtC>0 THEN IF Ls<>*FO THEN LINE X1,Y1,X1,Y2
806 IF Ls<>*$FO THEN LINE X3,Y3,X1,Y3:L
INE X3,Y4,X1,Y4
807 IF PrtC = 0 THEN GOTO 815
808 IF Ms=*FF THEN GOSUB 826:GOTO 825
809 IF Ms=*FF THEN GOSUB 826:GOTO 825
810 IF Ms=*F1 THEN GOSUB 826:GOTO 825
811 IF Ms=*F3 THEN LINE ((X3+X5)/2),((X4+X7)/2),X4.((Y2+Y3)/2)
 Y4+Y7)/2),X4,((Y2+Y7)/2)
B12 IF Ms=$F3 THEN LINE ((X4+X5)/2),((Y4+Y7)/2),X3,((Y2+Y7)/2)
Y4+Y7)/2), X3, ((Y2+Y7)/2)

B13 IF Ms=$F4 THEN LINE X3,Y7,X5,((Y4+

Y7)/2):LINE X5,((Y4+Y7)/2), X4,Y7

B14 IF Ms=$F4 THEN LINE X3,Y7,X5,((Y2+

Y7)/2):LINE X5,((Y2+Y7)/2), X4,Y7

B15 IF Fs=$F0 THEN LINE X3,Y3,X4,Y3:LI

NE X3,Y4,X4,Y4

B16 IF Fs=$F0 THEN IF Rs=$F0 THEN LINE
816 IF FS=9FO THEN IF RS=9FO THEN LINE X4,Y3,X4,Y4 B17 IF FS<>8FO THEN IF RS<>$FO THEN LINE X4,Y3,X4,Y4 B18 IF FS=9FO THEN IF LS=9FO THEN LINE X3,Y3,X3,Y4 B19 IF FS<>$FO THEN IF LS<>$FO THEN LI
      819 IF Fs<>#F0 THEN IF Ls<>##0 EX3, Y3, X3, Y4
820 Prt=Prt+Fi
821 PrtC=PrtC+I
822 IF PrtC>HY01 THEN G0T0 825
823 IF Fs=#F0 THEN G0T0 825
824 G0T0 768
 NE
       825 RETURN
      826
      827 *****
                                          3D キャラクター ヒョウシ SUB ルーチ
      828
B30 Vp=Y6
B31 Xbai=X7-X6
B32 Ybai=Y7-Y6
B33 Xwari=160
B35 IF Ms=$FF THEN IF StkAdrPnt>100 TH
B10 GSUB B58:GOTO B57
B36 IF Ms=$FF THEN StkAdr=StkMoji(StkAdr=Nt):GOSUB 871:GOTO B57
B37 IF Ms=$FF THEN StkAdr=StkChr(10):G
SUB 871:GOTO B57
B38 IF TkLMs*16+4]=O THEN StkAdr=StkChr(12):GOSUB 871:GOTO B57
B39 IF TkLMs*16+4]=O THEN StkAdr=StkChr(12):GOSUB 871:GOTO 857
B39 IF TkLMs*16+4]
      830 Yp=Y6
      840 Xbai=Xbai/2
841 Ybai=Ybai/2
842 Xp=Xp+Xbai/2
      843 Yp=Yp+Ybai
844 IF Tk[Ms*16+4]<>2 THEN GOTO 849
      845 Xbai=Xbai/3*2
      846 Ybai=Ybai/3*2
847 Xp=Xp+Xbai/6
847 XP=XP+XDa1/0

848 YP=YP+Ybai/2

849 IF Tk(Ms*8+5)=Fi THEN IF Mhyoj=0 T

HN StkAdr=StkChr(13):GOSUB 871:GOTO 857

850 IF Tk(Ms*8+5)=Fi THEN IF Mhyoj=1 T

HEN StkAdr=StkChr(14):GOSUB 883:GOTO 857
      851 IF Tk(Ms*8+5)=Bi THEN IF Mhyoj=0 T
■リスト2 3D パニック マシン語データ■
```

```
HEN StkAdr=StkChr(17):GOSUB 871:GOTO 857
852 IF Tk(Ms#8F5)=Bi THEN IF Mhyoj=1 T
HEN StkAdr=StkChr(18):GOSUB 871:GOTO 857
853 IF Tk(Ms#8F44)=Ri THEN IF Mhyoj=0 T
HEN StkAdr=StkChr(15):GOSUB 871:GOTO 857
854 IF Tk(Ms#8F4)=Ri THEN IF Mhyoj=1 T
HEN StkAdr=StkChr(16):GOSUB 871:GOTO 857
855 IF Tk(Ms*8+4)=Li THEN IF Mhyoj=0 T
HEN StkAdr=StkChr(15):GOSUB 883:GOTO 857
856 IF Tk(Ms*8+4)=Li THEN IF Mhyoj=1 T
HEN StkAdr=StkChr(16):GOSUB 883:GOTO 857
   857 RETURN
   858
                          ラウント" ヒヨウシ" ルーチン
   840
861 wk1=(StkAdrPnt-100)/10
862 wk2=MOD(StkAdrPnt,10)
863 IF wk1=0 THEN StkAdr=StkMoji(wk2+1
3):GOSUB 871:GOTO 870
   B64 Xbai=Xbai/2
   865 StkAdr=StkMoJi(wk1+13)
   866 GOSUB 871
         StkAdr=StkMo.ii(wk2+13)
   867
   868 Xp=Xp+Xbai
         GOSUB 871
   869
   B70 RETURN
   872 *****
                         キヤラクター ヒヨウシ ルーチン
   874 IF StkAdr[0]=$FF THEN GOTO 882
   875 Xs=StkAdr[0]*Xbai/Xwari
         Ys=StkAdr[1]*Ybai/Ywari
Xe=StkAdr[2]*Xbai/Xwari
   877
   878 Ye=StkAdr[3]*Ybai/Ywari
         LINE Xp+Xs, Yp+Ys, Xp+Xe, Yp+Ye
   880
         StkAdr=StkAdr+4
   881 GOTO 874
   882 RETURN
   883
         *****
                         キャラクター キャヤク ムキ ヒョウシャ ルー
   884
   885
         IF StkAdr[0]=$FF THEN GOTO 895
   887
   888 Xs=StkAdr[0]*Xbai/Xwari
889 Ys=StkAdr[1]*Ybai/Ywari
   890 Xe=StkAdr[2]*Xbai/Xwari
   891 Ye=StkAdr[3]*Ybai/Ywari
892 LINE Xp-Xs, Yp+Ys, Xp-Xe, Yp+Ye
   893
         StkAdr=StkAdr+4
   894
         GOTO 887
   895 RETURN
   897
         ****
                         シ"ヨウスウ エリア
   898
                       PntTb1E0J=0
                       PntTb1[1]=199
   900
         ! (C7):
   901
          (09):
                      PntTb1[2]=9
PntTb1[3]=190
    902
         ! (BE):
   903
         1 (1B):
                       PotTb1[4]=23
   904
                       PntTb1[5]=172
                       PntTb1[6]=43
PntTb1[7]=156
PntTb1[8]=57
   905
           (2B):
   906
         !(9C):
!(39):
   908
         1 (8E):
                       PntTb1[9]=142
                       PntTb1[10]=69
PntTb1[11]=130
   909
            (45):
   910
         ! (82):
                       PntTb1[12]=79
PntTb1[13]=120
   911
          ! (4F):
   912
913
                       PntTb1[14]=87
PntTb1[15]=112
PntTb1[16]=93
PntTb1[17]=106
         ! (57):
   914
915
         1(70):
           (5D):
   916
917
         1 (AA):
                       PntTb1[18]=97
PntTb1[19]=102
            61):
   918
         ! (66):
   919
         ! (63):
                      PntTb1[20]=99
PntTb1[21]=100
   920
         ! (64):
   921
```

```
Add
                        +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +F +F :Sum
6000 2E 60 EA 60 62 61 CA 62 BA 63 26 64 7A 64 6010 CE 65 4E 66 66 67 C6 68 BA 69 36 6A B6 6A
                                                                   3A 65 :EB
                                                 36 60 B6 60 00 68 :00
6020
6030
       92 6B 66 6C E6 6C 96 6D 5E 6E BA 6E A6 6F 10 30 :6D 00 30 00 30 00 20 00 20 10 10 10 10 70 10 70 10 :E0
6040 80 20 80 20 80 48 80 48 70 58 70 58 80 68 8:30
6050 80 90 80 90 70 A0 70 A0 10 A0 10 A0 00 90 00 90 :C0
6050
6060 00 80
               00 80 10 80 10 80 20 90 20
                                                      90 60 90
                                                                   70 80 :60
6070
       70 70 70 70 58 58 58 58 58 70 40 70 40 70 30 60 90 :10
       70 80 70 30 60 20 60 20 20 20 20 20 10 30 00 30 00 90 00 90 00 A0 10 A0 10 A0
6080
6090
                                                      10 A0 38 A0 38 :90
4040
       90 48
                90 48 A0 58 A0 58 A0 80 A0 80 90
       70 A0 00 B0 20
60B0
                            70 20 70
                                          30 70
                                                 30 70 40 B0 40 B0 :70
       70 80 10 30
A0 38 70 58
AOCO
                        30 20
                                70 10 90 00 80 20 A0
                                                               10 80 48 : A8
60D0
       A0 38
                        90 48 80 68 A0 58 B0
                                                      90 A0 B0
                                                                   10 80 :18
60E0 30 70 20 90 40 80 FF FF FF FF 00 10 70 10 70 10 :1C
60F0 80 20 80 20 80 90 80 90 70 A0 70 A0 00 A0 00 A0 :C0
       5E BO 5E 32 36 74 9D 06 F1 29 36 94 C6 BD 94 E8 :CE
Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6100 00 90 00 90 10 90 10 90 10 20 10 20 00 20 00 20 :00
```

6110 00 10 20 20 60 20 60 20 70 30 70 30 70 80 70 80 :70 6120 60 70 60 70 20 70 20 70 20 20 00 10 20 00 20 00 :D0 6130 70 00 90 00 A0 10 A0 10 A0 80 A0 80 70 70 70 90 70 :00 6140 70 A0 40 20 40 80 40 80 70 80 00 90 10 88 70 10 :88 6150 90 00 80 20 A0 10 80 90 A0 80 20 90 40 80 FF FF :7E 30 00 30 00 80 00 80 10 A0 10 A0 :DE 80 20 80 18 88 18 88 10 80 10 80 :00 6160 FF FF 10 10 00 6170 20 90 90 20 20 6180 10 30 10 30 20 20 10 20 64 30 64 10 10 10 40 30 30 60 2C 60 2C 30 20 60 1C 20 40 :FC 2C 80 1C :18 1C 50 40 :64 6100 40 40 70 40 70 34 70 34 78 34 78 34 80 78 80 1C 68 14 68 14 60 70 :90 90 :70 6100 70 40 40 10 40 30 40 40 40 70 40 70 30 70 30 30 A0 30 A0 40 A0 40 A0 50 90 50 61D0 20 80 20 61E0 50 80 50 80 70 90 70 90 70 80 70 80 50 70 50 70 :00 61F0 50 40 50 30 50 10 50 10 40 10 40 80 30 80 30 90 :50

27 A3 50 3C D4 90 AC 18 E8 1C 08 BC FO DC BF 2B :FC

Add +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F :Sum 6200 40 90 68 20 68 28 68 28 6C 2C 6C 2C 74 2C 74 2C :E8 6210 78 28 78 28 78 20 78 20 74 1C 74 1C 6C 1C :A0 6220 68 20 30 80 30 90 40 90 40 80 10 10 30 00 30 00



▶どーでもいーことなんですけど、、私はあのL.L.ヌードルのコピー「そこだけあたたかい」ってゆーのは、容器のヨコのほうには熱遮蔽材 料かなんかを使用していて、熱は底面にいくから手で持ってもあつくないよ~っていう意味かと思っていました。でも、こないだ食べたらヨ ・コでも底でも似たよーなあつさでした。 どーしてなんだろー?なーぜなんだろー?

```
40
  6230
                                                  20
00
8A
20
30
2C
28
26
88
80
                                                                                28
04
60
70
28
0C
60
20
FF
A0
                                                                                        30
                                                                                                                       40
                                                                                                                             10
0C
70
10
30
24
14
90
70
                                                                                                                                    : D8
                    00
1C
80
00
20
1C
04
88
                                    00
                                            70
                                                          88
70
90
10
90
80
                                                                        98
70
70
30
90
A0
70
78
FF
10
                                                                                        98
                                                                                               04
60
90
10
34
04
80
                                                                                                              00
70
00
24
14
70
10
10
                                                                                                                       AO
                                                                                       70
60
50
78
                                                                                                                      90
20
20
98
  6250
             AO
                                                                  40
                                                                                                      90
40
70
98
78
90
70
10
20
10
                                                                                                                                    :DC
                                           64
30
90
80
                            60
70
A0
50
60
30
00
                                    90
30
40
10
30
20
90
30
                                                                 80
80
30
1C
70
28
FF
80
  6270
             40
                                                                                                                                    :20
  6280
             40
A0
                                                                                       98
70
68
  6290
                                                                                                                                    :10
:F4
                                                                                                                      50
30
10
20
10
                                                          50
68
FF
00
                                           60
78
  62A0
             88
                                                                                               20
10
A0
  62B0
             60
                                                                                                                                    :FA
                                                                                       20
10
10
 62C0
62D0
             40
                     68
30
                                           40
                                                                                                                             90
30
30
                                                                                                                                    :20
 62E0
62F0
             20
                            20
                                   80
                                           18 88
40 20
                                                         18
                                                                 88 10
20 60
                                                                                80
                                                                                              80
                                                                                                              30
                     80
                     10
                                                                                                      80
                                                                                       60
                                                                                                                      80
                                                                                                                                    : AO
                                   BO
                                           34 OC
                                                         07
                                                                 47 BF
                                                                                47 60 C4 F0 98 00 4C :B4
                                          +4
60
20
20
                                                                                                      +0
60
30
50
                           +2
80
                                                  +5
50
                                                                                              +B
38
                                                                                                             +D
                                                                                                                                    : Sum
 Add
                                                         +60 20 20 80 30 50 50 50 68 50
                                                                        +8 70 20 38 50 40 34 80 50 A0 50 FF 80 48 38
                                                                                      +A
70
20
38
50
40
                                                                                                                     +E
60
30
50
38
30
10
A0
50
A0
 6300
                                                                                38
                                                                                                                             30
 6310
6320
                    30
78
                            40
                                   30
70
                                                  40
B0
                                                                 40
80
                                                                                30
90
                                                                                               70
90
                                                                                                                             64
                                                                                                                                   : C0
             40
                                                                                                             64
90
20
20
20
40
78
70
40
78
60
60
30
             30
30
                                          30
                           80
                                   88
                                                  78
00
                                                                                80
                                                                                                                                    :10
 6330
                    88
                                                                78
00
90
10
54
70
30
78
FF
50
70
50
                                                                                              80
00
89
10
30
68
                                                                                                      38
30
20
A0
80
A0
20
58
                                                                                                                             80
20
40
20
68
78
20
80
 6340
6350
                     78
                                                                              8D 2E
10 80
68 A0
68 A0
20 10
68 38
FF 30
68 80
68 68
60 38
30 80
                    28
                           30
40
3C
58
20
80
80
70
50
70
                                   38
20
64
70
10
30
78
40
80
58
50
                                                 68
10
54
70
00
20
68
50
70
50
40
                                                                                                                                    :F0
                    90
30
70
                                          50
50
70
40
  6360
 6370
            A0
58
80
                                                                                                                                    :DO
  6380
                                                                                                                      60
 6390
                    88
                                                                                              80
50
68
68
60
30
                                                                                                                                    : BC
                                          A0
A0
B0
50
                    10
  63A0
                                                                                                                                    : BO
                                                                                                                     60
70
70
30
             70
70
50
                                                                                                                             40
78
 63B0
                                                                                                      60
70
70
30
90
                                                                                                                                   : 9C
 63D0
                    40
                                                                                                                             60
60
30
                                                                                                                                    :60
  63E0
                    58
50
                                          68
50
 63F0
                                                                 40
                                                                        80
                                                                                                                      90
                                                                                                                                    :00
             C8 B0 F4 C4 B4
                                                  9C 73 E3 1B CC 5E
                                                                                              99 AC BC A4 AC : 60
Sum
                                                                         +8
Add
                                                                                              68
50
50
90
 6400
            A0
70
                    40
                           A0
                                   40
                                         A0
80
                                                  58
                                                        A0
70
60
68
70
70
70
FF
38
48
58
38
68
                                                                58
                                                                        88
                                                                               48
30
                                                                                      88
                                                                                                      70
A0
                                                                                                             78
                                                                                                                             70
68
                                                                                                                                   :38
6410
                                   40
6420
6430
            A0
58
70
90
                    58
A0
                                                                 10
A0
                                                                        10
                                                                               50
                                                                                      10
                                                                                                      10
                                                                                                             60
58
                                                                                                                      10
                                                                                                                             60
58
                           FF
                                   FF
                                          FF
                                                  FF
                                                                                                                                   : 04
                           58
70
                                                                                                                                   :FO
                    20
00
90
48
                                                                                              10
48
20
18
                                                                                                             00
80
10
68
6440
                                           70
                                                  10
                                                                        60
50
90
FF
48
28
60
24
74
58
78
74
                                                                                10
48
                                                                                                      80
                                                                                                                      80
                                                                                                                            00
                                                                                                                                   :00
:A0
                                  20
90
90
90
68
78
90
58
28
                                                                10
10
10
FF
60
80
88
50
48
                                                                                      50
70
28
48
                           90
 6450
                                                                                                      88
                                                                                                                      88
            88
50
18
                                         68
88
38
                                                 A0
80
60
80
88
50
48
                                                                                                                     28
10
                                                                                                                            58
68
                                                                                                                                   :F8
:C4
6460
                                                                               00
FF
60
88
78
58
30
                                                                                                     90
10
50
28
60
38
54
6470
                           68
                    68
78
90
                                                                                              60
88
78
58
30
                                                                                                            68
98
68
18
1C
20
58
2C
                                                                                                                     50
28
60
38
54
                                                                                                                             68
                                                                                                                                   :FO
6490
64A0
            50
48
58
28
                           50
                                         48
58
48
68
                                                                                      28
60
24
74
                                                                                                                             98
                                                                                                                                   :00
                                                                                                                            68
18
10
20
                                                                                                                                   : BO
64B0
64C0
                   58
                           58
48
                                                                                                                                   :18
                                                                                                                                   :50
                                                               08
44
1C
            48
                    28
48
                           28
44
                                   18
48
                                         48
58
                                                         48
70
                                                                                      58
                                                                                              08
48
64D0
                                                 08
                                                                               08
                                                                                                      50
                                                                                                                      4C
                                                                                                                                   :F8
64E0
                                                 40
78
                                                                               48
0C
                                                                                      78
74
                                                                                                                            58
                                                                                                      80
                                                                                                                     80
                                                                                                                                   :94
64F0 B0 68 B0 68 78
                                                        54
                                                                                              OC
                                                                                                      94
                                                                                                                     94
                                                                                                                             20
                                                                                                                                   : BC
            1C 48 83 17 17 27 CB DF
                                                                       7B
                                                                               1F 74
Sum
                                                                                              78
                                                                                                     BB
                                                                                                             AB
Add
6500
6510
6520
                                                                              +9
08
58
78
                                                                                      +A
24
60
48
                                                                                             +B
58
78
78
                           +2
                                                 +5
48
                                                                +7
18
                                                                       +8
                                                                                                     +C
                                                                                                             +D
48
                                                                                                                     +E
48
58
58
                                                         +6
38
            88
                                   38
                                         68
78
94
                                                                                                                                   :80
            64
78
                   44
78
                           58
74
                                  58
30
                                                 48
20
50
20
10
48
                                                         60
28
                                                                68
                                                                        80
                                                                                                     80
50
                                                                                                             68
                                                                                                                                   :58
                                                                                                                            40
                                                                                                                                   :EC
6530
6540
            60
68
                   40
30
                           48
68
                                  50
30
                                         38
68
                                                         FF
48
                                                                FF
08
38
48
                                                                       FF
88
                                                                               FF
10
                                                                                      28
88
                                                                                                     28
                                                                                                             28
20
30
88
                                                                                                                     28
88
                                                                                                                            28
20
30
88
                                                                                                                                   :90
                                                                                              10
28
68
                                                                                                     88
60
90
18
6550
6560
            68
90
                    30
                           68
                                  20
38
                                         88
                                                         38
                                                                        50
80
                                                                                                                                   :B4
                                                                               20
48
30
48
08
58
                                                                                     78
80
70
18
38
70
60
FF
20
58
28
                                                                                                                     88
60
70
18
58
40
60
38
28
78
38
                                                                        88
                                                                                                                                   : A8
6570
            90
38
68
20
                    98
                           58
60
68
68
20
58
08
38
                                  38
78
20
40
98
                                         68
80
28
70
40
38
08
                                                 30
68
18
48
78
                                                        68
38
28
70
40
                                                                40
38
18
48
78
78
98
                                                                                             48
48
38
58
58
                                                                                                             38
58
38
78
50
                                                                                                                            58
58
38
98
50
                   48
48
40
98
6580
6590
                                                                        48
70
60
                                                                                                     58
                                                                                                                                   :68
:00
65A0
                                                                       40
20
58
28
                                                                              98
78
90
60
                                                                                             FF 78 90 60
            58
                   48
                                  48
                                                 48
98
                                                        60
                                                                                                     FF
28
                                                                                                            FF
70
                                                                                                                            18
                                                                                                                                   :BC
65C0
65D0
                   70
                                         48
                                                 90
                                                        4B
40
                                                                90
65E0
            38
                                  70
                                                                                                     78
                                                                                                             78
                                                                                                                            68
                                                                                                                                   : A0
65F0
            58
                           58
                                  80
                                                                                                     48
                                                                                                             18
                                                                                                                            18
                                                                                                                                   :E0
Sum
            BO 84 AO O4 DO E4 43 DF OF AB A3 DF
                                                                                                     53 B3 20 F0 :00
                                                 +5
08
58
                                                                +7
08
68
                                                                       +8 +9
48 50
78 80
39 73
68 74
78 68
8C 1C
50 78
7C 3C
78 80
90 78
Add
            +0
                           +2
                                                         +6
                                                                                             50
80
                                                                                                            50
90
6600
6610
            58
70
                   08
70
                           58
78
                                         68
98
                                                        68
98
                                                                                      48
78
                                                                                                     60
58
                                                                                                                     60
98
                                  08
                                                                                                                                   :30
                                  68
                                                                                                                                   :78
            98
48
38
50
6620
6630
                   68
50
                                                         28
50
                                                                                     48
78
FF
74
40
5C
78
58
94
                                                                                                             08
                                                                                                                                   : 04
                           08
                                   98
                                         28
60
40
94
48
                                                  88
                                                                88
80
78
20
88
34
80
                                                                                             18
78
FF
34
90
4C
80
90
14
3C
18
                                                                                                     68
                                                                                                                     28
48
70
28
64
48
90
50
80
                                                                                                                            60
                                  60
80
24
80
                                                                                                     98
FF
94
60
                           40
                                                  50
                                                                                                            68
FF
                                                                                                                             18
                                                                                                                                   :E4
                                                        78
6C
30
                           50
74
28
84
                                                                                                                            3C
70
6640
6650
                   18
4C
                                                 60
14
70
32
78
98
                                                                       78
8C
50
7C
78
90
88
                                                                                                            24
                                                                                                                                   :20
:E0
            48
                   60
34
                                                                                                                             44
6660
                                                        84
60
70
94
                                                                                                     48
90
78
8C
                                                                                                                            60
78
78
10
                                  34
70
                                                                                                             60
                                                                                                                                   :80
6670
            84
                                         82
50
70
70
8C
14
50
48
6690
            48
                   70
                           48
                           90
                                                                                                             80
10
                                   88
                                                                88
14
20
20
20
38
                                                                                                                                   :E0
            60
94
08
58
66A0
                   80
                                   90
                                                  88
                                                                                                                                   :F0
                                                                               08
3C
4C
28
4C
                                                 2C
2C
20
38
                                                                        6C
34
58
34
                                                                                     5C
68
58
28
                                                                                                            38
20
30
60
                                                                                                                            58
20
30
60
66B0
                           94
                                  24
                                                         80
                                                                                                      68
                                                                                                                    28
60
50
20
58
                                                                                                                                   :40
                                                                                                     60
50
20
                                                         14
66C0
                   38
                           58
                                                                                              28
58
66D0
                    18
                                   18
                                                                                                                                   :00
                                                         48
                                                                                                                                   :E0
66E0
            48
                    28
                                   30
                           18
                                  70
                                         18
                                                 80
                                                         20
                                                                90
                                                                        28
                                                                               98
                                                                                      40
                                                                                             AO
                                                                                                     58
                                                                                                            AO
                                                                                                                            AO
                                                                                                                                   :E8
            94 AC 04 5C A6 16 CC 34 15 83 77 07 17 EF
                                                                                                                     74 24 : 10
```

```
3D-パニック
                                                                           リスト2
                                                                                                                       +C
28
 Add
               +0
70
28
78
5C
6C
68
40
30
30
30
38
70
78
80
                        +1
98
                                +2
70
28
68
5C
6C
58
FF
30
30
00
38
70
78
80
                                         +3
98
                                                  +4
70
                                                          +5
88
                                                                                                     +A
30
                                                                                                                                        +E 28 58 54 64 74 48 30 00 30 70 68 78 6E
                                                                                                                                                +F
80
 6700
                                                                                    30
44
78
5C
6C
40
60
                                                                                             8E
                                                                                                              88
                                                                                                                               BO
                                                                                                                                                         :98
                                                                                                    48
14
5C
6C
                                                 54
88
                                                                                             2C
0B
3C
2C
                                                                                                                                                        :E0
:C2
:00
                        70
0B
                                         70
18
40
30
                                                         44
08
44
34
90
FF
20
68
90
80
80
                                                                   34
7D
                                                                            1C
OD
44
34
98
5C
20
68
90
80
80
80
5C
00
30
                                                                                                             28
20
30
20
80
10
30
70
98
60
A0
70
48
                                                                                                                       54
                                                                                                                               24
1C
34
24
90
10
30
80
                                                                                                                                                  18
 6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6780
                                                                                                                                                44
34
24
                        4C
3C
                                                64
74
40
FF
10
10
                                                                   64
74
28
60
10
                                                                                                                      64
74
20
30
30
00
30
50
                       18
30
20
58
                                        90
FF
20
58
                                                                                                                                                28
10
30
80
                                                                                            A0
60
                                                                                                    18
                                                                                                                                                         :90
:BB
                                                                                                                                                         :40
:F0
:30
                                                                                    10
08
                                                                                             30
70
                                                                                                    10
08
                                                                                            70 08
98 18
60 40
90 48
70 60
70 78
10 60
40 60
                                        88
90
80
                                                08
40
68
                                                                                                                                                98
70
98
                       88
90
80
90
50
                                                                  08
40
68
80
74
60
60
                                                                                    18
40
58
80
80
                                                                                                                               98
50
98
68
52
10
 67A0
67B0
                                                                                                                                                         : 90
: 50
: 70
                                                                                                                      68
58
6E
80
                                                                                                                                                48
52
10
 67C0
67D0
                                        90
                                                80
                                                         80
5C
 67E0
67F0
               60 4C
80 20
                               10
                                        20
                                                50
                                                         00
                                                                                   60
                                                                                                            10 80 10
40 40 50
                                                                                                                                                         : BC
                                                                                                                                        80
                                                                                                                                        60
                                                                                                                                                40
 Sum
               60 3C AF
                                       67 D7 O7 D5 51 DC 7C FC 14 76 OE 22 A6 :6A
               +0
70
A0
98
 Add
                                                                   +6
                                                                                    +8
                                                                                                     +A
                                                                                                             +B
                                                                                                                      +C
                                                                                                                               +D
                                                                                                                                        +E
                                                                                                                                                        : Sum
                                                                                    98
A0
50
60
                               70
A0
98
60
70
A0
10
70
60
60
40
18
FF
00
20
50
                                                80
94
                                                         3C
4C
                                                                   78
94
                                                                            48
40
                                                                                            38
                                                                                                             3C
60
                                                                                                                                        98
AO
                                                                                                                                               38
70
 6800
                                                                                                    80
50
60
94
40
                                                                                                                     88
A0
58
40
74
60
                                                                                                                               40
70
80
20
5C
70
4C
5E
30
68
                                                                                                                                                        :F8
 6810
                                                                                                                                               80
20
70
88
6820
6830
                       80
70
10
60
7C
00
5C
30
74
8B
5C
40
68
                                                                            98
10
                                                                                            88
                                                                                                             88
                                                                                                                                        58
                                                                                                                                                        :60
                                        80
70
3C
70
84
70
4C
30
20
88
                                                78
60
50
80
30
60
40
28
FF
20
68
                                                         90
6A
4C
80
74
66
4C
20
10
8B
FF
                                                                   30
                                                                   40
                                                                                                             4C
80
3C
68
 6840
               80
                                                                  80
38
30
60
50
60
18
28
20
20
20
                                                                           50
70
66
4C
20
74
88
10
40
40
                                                                                   A0
58
10
60
40
10
30
20
00
30
70
                                                                                            40
80
                                                                                                                                        80
                                                                                                                                                        :28
:E0
               A0
30
60
 6850
 6860
                                                                                                    80
58
                                                                                                                                       50
62
                                                                                                                                                        :CC
                                                                                           80
70
50
20
80
80
30
                                                                                                                     60
62
40
30
10
48
00
00
30
70
                                                                                                                                               00
5E
30
68
84
5C
30
98
58
70
 6870
 6880
                                                                                                                                                        : A0
                                                                                                    40
30
10
58
20
00
30
70
                                                                                                             50
80
90
30
                                                                                                                                        40
6890
68A0
              60
                                                                                                                                        30
                                                                                                                                       10
50
                                                                                                                                                        :10
:CC
                                                                                                                              84
A0
30
98
58
70
68B0
              18
                                                                                                                                       00
00
30
70
                                        FF
                                                                                                                                                         :E8
                                                                                           80
A0
48
68D0
              00
                                        40
                                                         40
A0
                                                                                                             80
A0
                                                                                                                                                        :70
6BF0
              40
                      48
                                        40
                                                         40
                                                                   68
                                                                                                             48
               68 2C 1F 17 21
Sum
                                                        4B 86 8A DO DB 14 1C BE 12 AA A6
Add
                                                                                                             +B
                                       80
40
44
30
                                                         A0
30
10
                                                                  48
70
30
60
                                                                                                                     78
40
20
A0
                                                                                                                              80
38
20
30
6900
6910
              68
80
                                                                                                    58
4C
                                                                                                             A0
30
                                                                                                                                      80
40
                                                                                                                                               70
38
                      80
40
44
00
60
90
00
80
70
18
                               68
80
30
4C
A0
50
70
30
                                                48
70
30
60
                                                                           A0
30
10
20
70
48
                                                                                   58
4C
20
78
58
80
50
FF
58
40
68
44
80
70
                                                                                           A0
30
10
20
90
40
2E
FF
50
A0
30
80
80
                                                                                                                                                        : A8
                                                                                                                                      20
A0
30
30
6920
6930
               30
40
                                                                                                             30
                                                                                                                                               10
                                                                                                    00
78
00
80
40
                                                                                                                                                        :38
                                                         20
70
48
                                                                                                                                                        : D4
                                       50
90
30
58
                                                                                                             90
98
70
00
                                                                                                                                               A0
10
70
80
6940
6950
              A0
50
                                               98
50
90
50
50
58
30
68
38
44
70
80
                                                                 98
50
                                                                                                                    58
20
40
50
14
50
50
60
                                                                                                                              A0
88
                                                                                                                                                        : E8
6960
6970
              50
78
                                                        20
                                                                          30
                                                                  A0
50
FF
58
30
48
38
24
70
                                                                                                                              60
30
70
90
10
38
48
20
90
                                                                                                                                      98
78
24
50
50
60
44
                                                                                                                                                        : 28
                                                                                                                                                        : 6E
6980
6990
69A0
                                                         40
30
A0
50
              80
                                                                                                    18
                                                                                                                                                        :00
                               40
50
40
60
18
48
50
88
                                       48
10
90
70
18
08
                                                                          FF
30
40
50
08
30
                                                                                                             18
50
A0
30
20
38
                                                                                                                                               30
70
90
10
                      90
70
10
50
              40 60 50
                                                                                                                                                        :C0
                                                                                                    40
68
44
44
80
70
 69B0
                                                        0B
20
00
                                                                                                                     44
24
88
69C0
                                                                                                                                               38
                                                                                                                                                        :BC
                                                                                                                                               50
20
90
 69D0
               48
                                                                                                                                       28
                                        10
                                                                          00
                                                                                                             00
                                                                                                                                      88
69E0
               48
                                                                                                                                                        : 28
 69F0
                      40
                                                         60
                                                                  80
                                                                            60
                                                                                                             80
                                                                                                                     60
              CO EC 5C 74 C8 08 67 9F 6F 05 FC C8 44 00 68 10 :46
Sum
                               +2
28
80
28
                                                        +5
08
70
48
                                                                          +7 +8
10 80
30 14
48 24
                                                                                                             +B
20
48
80
                                                                                                                     +C
68
18
50
                                                                                                                              +D
30
60
90
                                                                                                                                      +E
68
18
28
Add
6A00
              +0
40
                      +1
A0
                                       +3
18
                                               +4
48
                                                                                                    +A
88
                                                                 +6
60
14
24
18
68
20
60
                                                                                           +9
00
48
30
30
80
30
80
                                                                                                                                                        :58
                      40
6A10
6A20
              88
28
                                               60
                                                                                                    14
                                                                                                                                               60
                                                                                                                                                        :64
:4C
                                       60
60
FF
A0
10
90
                                                                          10
A0
20
90
                                                                                   08
78
18
68
                                                                                                                     08
78
18
68
                                                                                                                                      08
78
18
68
6A30
              18 18 18 18 A0 68 10 20 90 60 20 98 20 38 70 98 20 40 80 40 30 60 A0 70 00
                               FF
18
                                               FF
68
                                                                                                    0B
78
                                                                                                             30
                                                                                                                              80
30
                                                                                                                                               80
                                                                                                                                                        :D4
                                                         FF
                                                        AO
                                                        10
                                                                                                                              80
                                                                                                                                              80
6A50
                               6B
20
                                               18
                                                                                                    18
                                                                                                             30
                                                                                                                                                        :18
                                       20
20
70
80
6A70
                               60
98
38
78
FF
                                               20
98
                                                        20
70
                                                                  18
                                                                          10
70
80
30
10
90
                                                                                   38
                                                                                           90
80
20
10
90
80
                                                                                                    38
88
                                                                                                            90
                                                                                                                     88
                                                                                                                              00
00
70
30
40
10
                                                                                                                                      88
78
20
30
30
                                                                                                                                              00
20
30
90
30
A0
                                                                                                                                                        :EB
                                                        80
70
FF
                                                                 40
                                                                                                                     30
30
88
                                                                                                                                                        : 60
: 48
: 7C
: AO
6A90
                                               40
98
                                                                                  68
38
                                                                                                   68
18
                                                                                                             10
6AA0
                                      FF
30
A0
                                                                                   40
30
50
80
                                                                                                             10
AABO
                                                                  50
40
                                               FF
                                                                                                    40
                                               40
60
70
                                                                                                   30
50
                               40
                                                         90
                               60
70
30
                                                                 60
70
SADO
                                                        90
                                                                          90
                                                                                                                    50
80
                                                                                                                                      80
                                                                                                                                               90
                                                                                                                                                        :60
:E0
                                                                                                             90
6AEO
                                        00
                                                         80
                                                                          80
                                                                                                    80
                                                                                                             80
6AFO
              60
                      AO
                                        90
                                                40
                                                        88
                                                                  50
                                                                           10
                                                                                   70
                                                                                           00
                                                                                                    50
                                                                                                             90
                                                                                                                     70
                                                                                                                              80
                                                                                                                                               90
                                                                                                                                                        :18
              20 58 56 A6 8A A6 50 D8 C8 B8 DC AB 20 B0 A0 F8
Sum
                                      +3
10
30
Add
                               +2
                                                         +5
                                                                  +6
                                                                                   +8
                                                                                                    +A
                                                                                                             +B
                                                                                                                     +C
                                                                                                                              +D
                                                                                                                                      +E
                                                                                                                                                        : Sum
                                                                                           FF
10
6B00
6B10
              80
                      80
                               40
                                               60
                                                        00
                                                                 FF
18
                                                                          FF
10
                                                                                   FF
68
                                                                                                    18
                                                                                                            40
                                                                                                                    0B
78
                                                                                                                              40
                                                                                                                                      08
                                                                                                                                               40
                                                                                                                                                       :94
6B20
6B30
              78
68
                      40
38
                               7B
68
                                               18
                                                        90
                                                                 18
68
18
98
                                                                                                    08
60
38
38
                                                                                                                    0B
20
88
                                                                                                                                      08
20
88
98
                                                                                                                                                       :90
:F0
                                      40
38
30
20
90
30
40
10
78
80
90
                                                                          90
30
10
30
40
40
90
40
30
80
70
90
                                                                                   78
60
38
38
38
78
08
78
68
18
                                                                                           90
20
00
80
30
30
40
30
38
40
70
80
30
                                                                                                            A0
20
00
80
30
90
                                                                                                                              88
                                                                                                                              20
00
80
                                                                                                                                              20
00
80
6B40
6B50
              18
                               18
                                               18
                                                        40
                                                                                                                                                        :90
:A0
                      30
20
90
00
80
FF
10
78
80
90
                                                                                                                     98
                               98
78
18
18
6B60
6B70
              98
88
                                               78
98
38
08
78
78
08
60
                                                                 18
78
78
08
78
78
08
                                                                                                                     38
                                                                                                                             20
                                                                                                                                      68
78
                                                                                                                                               10
                                                                                                                                                        :60
:DO
                                                        A0
20
20
40
30
80
70
90
                                                                                                   38
78
08
78
68
18
68
              98
FF
68
                                                                                                            A0
30
38
                                                                                                                    08
18
68
18
                                                                                                                                                       :96
:A6
:20
:50
6B80
6B90
                                                                                                                             A0
10
58
A0
80
78
20
                                                                                                                                      FF
18
68
18
18
68
                                                                                                                                               FF
                                                                                                                                               10
6BAO
                               68
                                                                                                                                               58
                              78
08
20
58
                                                                                                            A0
70
80
              78
08
6BB0
                                                                                                                                              80
78
                                                                                                                                                       :40
6BCO
                                                                                                                    18
6BD0
                                                                                                                     68
                                                                                                                                                        : DO
```

6BEO

 : DO



3D-パニック マシン語データ

```
20 20 20 18 30 18 30 18 40 18 10 38 00 38 00 :00
                                                                                                                                                                                                                                     20
33
30
                                                                                                                                                                                                            20
41
21
BA
                                                                                                                                                                                                                    35
30
28
10
09
29
37
                                                                                                                                                                                                                                            35
30
20
35
21
CE
0D
                                                                                                                                                                                                                                                                                     29
34
38
20
37
30
                                                                                                                                                                                                                                                                                             0D
30
20
37
30
20
41
                                                                                                                                                                                                                           20
35
21
C4
                                                                                                                                                                                                                                                                    30
20
37
30
28
                                                                                                                                                                                                                                                                            20
35
30
20
41
21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     29
37
30
20
36
30
                                                                                                                                                                                                                                                    20
36
38
28
10
09
                                                                                                                                                                                   09
29
37
30
20
                                                                                                                                                                                                                                                            38
20
37
21
D8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30
20
41
                     97 98 48 DO 78 2F 77 DF A7 08 28 F0 F8 57 57 :00
                                                                                                                                                                        70B0
                                                                                                                                                                                            BO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :19
:ED
                                                                                                                                                                                                    10
09
29
36
30
                                                                                                                                                                                            0D
30
                                                                                                                                                                                                                                     28
                                                                                                                                                                                                                                    10 09 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :12
                                                                                                                                                                        70DO
                                                                                                                                                                                                            OD
                                                                                                                                                                                            20
                                                                                                                                                                                                             38
                                                                                                                                                                                                                             OD
                                                                      +7
20
70
70
                                                                              +8
98
                                                                                      +9
                                                                                                      +B
28
                                                                                                                     +D
48
                                                                                                                                             : Sun
                                                                                                                                                                        70F0
                                                                                                                                                                                                            20
                                                                                                                                                                                                                                                                                     28
Add
                                              +4
                                                     +5
20
70
20
80
28
                                                             +6
98
                                                                                              +A
                                                                                                             +C
                                                                                                                             +F
                                                                                                                                      +F
                                                                                                                                                                                                                             38
                                                                                                                                                                                                                                                                    10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :21
                                                                                       28
                                                                                              98
                                                                                                              88
                                                                                                                                              : A0
                              88
                                      00
AC00
             88
                      00
                                                                                                                              18
38
78
                                                                                                                                      40
60
30
80
                                                                                                                                                                                    B6 84 F8 85 6D 47
                                                                                                                                                                                                                                    94 03
                                                                                                                                                                                                                                                    36 49 E7 OF
                                                                                                                                                                                                                                                                                    55 43
6C10
                      68
30
70
20
70
80
                              98
38
                                      68
                                              98
38
                                                             98
08
                                                                              88
                                                                                      90
                                                                                              88
                                                                                                      90
                                                                                                             68
38
                                                                                                                     A0
                                                                                                                                              : A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10 : OE
                                                                                                                                               :EC
6030
              38
                              3B
78
                                      70
38
                                             40
98
38
FF
                                                             40
                                                                      80
58
                                                                              68
                                                                                      80
                                                                                              68
78
                                                                                                      10
78
                                                                                                                     00
68
70
80
                                                                                                              88
                                                                                                                                              :60
                                                                                                                              78
20
08
                                                                                                              98
                                                                                                                                               : AC
 6C40
              98
                                                                                      48 78
60 18
60 08
A0 58
70 58
70 48
60 98
A0 48
00 58
60 40
10 08
                                                                                                                                                                                                    +2
A2
3A
                                                                              38
08
58
58
                                                                                                                                      90
6C50
6C60
             98
40
                              18
FF
48
78
18
78
78
38
                                      30
FF
                                                     20
FF
                                                              1B
40
                                                                      70
                                                                                                      80 38
40 08
A0 58
70 58
70 48
60 98
38 38
70 78
10 60
10 08
80 60
                                                                                                                                               : BB
                                                                                                                                                                       Add
                                                                                                                                                                                                                                                     +8
                                                                                                                                                                                                                                                                            +B 72 74 00 09 12 18 1B 24 1E 03 0A 00 2B 0A 0F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : Sum
                                                                                                                                                                                            +1
71
73
70
03
                                                                                                                                                                                                            +3
71
73
7E
03
                                                                                                                                                                                                                           +5
71
73
80
06
03
30
1E
21
15
27
05
23
30
05
37
0F
                                                                                                                                                                                                                                            +7
72
74
82
06
06
27
15
21
30
00
05
23
FF
05
37
0F
                                                                                                                                                                                                                                                             72
74
                                                                                                                                                                                                                                                                                     AE 76 18 21
                                                                                                                                                                                                                                                                                             72
77
00
09
                                                                                                                                                                       7100
7110
                                                                                                                                                                                    2A
02
                                                                                                                                                                                                                    CA
6A
8E
15
27
                                                                                                                                                                                                                                                    4A
3A
                                                                                                                                                                                                                                                                    7E
B6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             72
7B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :79
:FB
                                                                                                                                               :EC
                                                                                                                                                                                                                                    06
32
C6
15
1E
1E
1E
18
19
19
19
19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DA
16
18
21
24
27
24
15
18
FF
23
1E
28
14
1E
                                                                                                                              58
48
                                                                                                                                              :00
:20
:38
 6C70
6C80
             48
78
                      80
                                      80
                                                             48
78
                                                                     A0
70
70
60
90
10
70
                                                                                                                                     80
20
00
70
50
70
                                              48
78
18
78
78
48
38
FF
                                                     A0
70
70
60
90
60
50
FF
                                                                                                                     80
10
20
70
50
60
00
50
90
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :DB
:02
:5C
:F2
                                                                                                                                                                       7120
7130
                                                                                                                                                                                   92
15
27
1E
27
2D
0F
1B
FF
1E
                                                                                                                                                                                                    52
15
27
1E
1E
2D
0F
1E
1E
1E
2D
23
2D
                                                                                                                                                                                                                                                    CE
1B
                                                                                                                                                                                                                                                            82
09
0C
30
1B
24
3C
12
0A
3C
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                    21
1B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             00
09
0C
12
1E
1E
              18
78
78
38
                                                              18
78
78
58
 6090
60A0
                      60
                                      60
                                                                               48
                                                                                                                              60
                                                                                                                              98
38
78
58
                                                                                                                                              : A0
                                                                                                                                                                       7140
7150
7160
7170
                                                                                                                                                                                            06
06
09
24
                                                                                                                                                                                                                                                    18
24
2A
0F
                                                                                                                                                                                                                                                                    1E
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                     24
27
24
15
                                                                              98
58
78
38
08
                                                                                                                                                                                                            06
27
18
24
18
12
00
0A
23
0A
28
0F
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0C
1E
1E
27
00
05
23
05
37
0F
 6CBO
                      80
                                     80
60
                                                                                                                                              :40
                                                                                                                                                                                                                                                                    2A
OF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :DD
                                                                                                                                                                                                                    18
1E
1E
19
1E
23
32
19
1E
                                                             18 70
78 10
68 60
6CEO
             98
40
                      60
                              18
FF
                                      60
FF
                                                                                                                                                                       7180
7190
7180
7180
71C0
                                                                                                                                                                                                                                                                    18
27
1E
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :F8
:69
:F8
                                                                                      10 08
80 68
                                                                                                                              08
                                                                                                                                               : B4
                                                                                                                                                                                            1B
3C
FF
00
23
0A
3C
                                                                                                                                                                                                                                                    21
1E
1E
19
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1B
21
23
23
28
14
2D
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30
FF
05
0A
05
37
0A
                                                     60
                                                                              68
                                                                                                                              60
                                                                                                                                              : A0
 6CFO
             60 50
                              60 50 68
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : B3
              38 18 96 5E 26 F6 50 B8 80 10 28 AB 90 50 FB 68 :0B
 Sum
                                                                                                                                                                                                                                                                    2D
23
2D
                                                                                                                                                                                   2D
28
OF
                                                                                                                                                                                                                                                    2D
2D
OF
                                                                                                                                                                                                                                                             00
37
14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :EA
                                                                                                                                                                       71E0
71F0
                                                                                                      +B
70
A0
                                                                                                                                                                                                                                     1E
                                                                                                                                                                                                                                                                    2D
                                                                                                                                                                                                                                                                                             OA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :77
                              +2
20
08
                                                      +5
80
A0
                                                              +6
18
18
                                                                               +8
                                                                                                                       +D
                                              +4
18
18
                                                                      +7
80
40
00
30
90
70
40
90
40
30
80
30
40
90
 Add
                                                                                                                              08
78
18
98
             20
                                      90
                                                                              18
                                                                                       70
A0
                                                                                              18
                                                                                                             0B
78
                                                                                                                      70
                                                                                                                                       70
 6D00
                                                                                                                                              :90
                                                                                                                                               :80
                                                                                                                                                                       Sum
                                                                                                                                                                                    30 6A D7 69 4B C7 66 7F CO CA OA CE ED FO 8F E3 :82
 6D10
6D20
6D30
                      80
                       60
20
20
70
                                              68
78
38
88
              78
78
                              78
78
                                                              68
                                                                               18
                                                                                               18
                                                                                                              18
98
                                                                                                                      20
                                                                                                                                      20
                                                                                                                                              :20
                                      60
20
20
70
60
40
                                                      40
10
30
70
30
70
FF
30
80
30
                                                                                      40
00
30
A0
B0
30
                                                                                                      40
00
30
70
80
60
70
30
80
70
20
60
90
                                                                                      00 98 00
30 88 30
A0 08 70
B0 40 B0
30 78 60
B0 18 70
30 78 30
B0 08 B0
70 78 70
20 20 20
40 20 60
90 60 90
60 18 10
 6D40
6D50
6D60
6D70
              78
98
                              38
98
                                                              38
                                                                              88
                                                                                                               98
                                                                                                                     50
60
80
50
                                                                                                                                       50
                                                                                                                                               :00
                                                                                                                              98
78
78
08
68
18
68
60
18
68
38
                                                                                                                                              : DO
: 70
: 70
: FO
                                                                                                              28
                                                                                                                                                                                                   +2
FF
2D
                                                                                                                                                                                                                                                                    +A
23
2D
                                                                                                                                                                                    +0
                                                                                                                                                                      Add
                                                                                                                                                                                                                           +5
                                                                                                                                                                                                                                                    +8
                                                                                                                                                                                                                                                                            +B
                                                                                                                                                                                                                                                                                             +D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : Sum
                                                                              40
                                                                                                                                                                                   23
2D
                                                                                                                                                                                                          FF
05
                                                                                                                                                                                                                   FF
28
                                                                                                                                                                                                                           FF
00
37
30
                                                                                                                                                                                                                                           00
0A
37
0F
                                                                                                                                                                                                                                                           05
0F
32
0A
              38
98
                       60
                              38
                                                              38
                                                                                                              68
98
38
68
18
68
60
                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                      7200
7210
                                                                                                                                                                                          28
05
                                                                                                                                                                                                                                   28
28
                                                                                                                                                                                                                                                    23
2D
                                                                                                                                                                                                                                                                                   28
32
0A
19
1E
23
FF
19
1E
FF
19
2D
23
28
0F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28
32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :23
:CC
                                              38
38
38
FF
08
78
18
                                                                                                                                                                                                                                                                           05
07
00
00
04
1E
FF
05
28
FF
05
32
00
0A
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0A
19
37
0F
05
2D
3C
FF
00
37
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0A
19
37
0F
05
2D
0F
00
0A
37
0F
 6D80
6D90
6DA0
6DB0
              98
28
18
68
                              18
FF
18
68
                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                                                                                                    1E
19
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2D
2D
19
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :C1
:C7
:19
:70
                       70
                                                              20
78
                                                                                                                      60
10
A0
50
20
70
B0
                                                                                                                                                                      7220
7230
                                                                                                                                                                                   32
1E
                                                                                                                                                                                           28
37
                                                                                                                                                                                                    32
1E
                                                                                                                                                                                                            28
37
                                                                                                                                                                                                                                    2D
2D
                                      80
FF
10
A0
50
30
80
                                                                              40
78
08
78
20
78
60
                                                                                                                                                                                                                   2D
0A
19
23
19
14
19
23
32
30
19
28
2D
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                    1E
19
1E
1E
23
FF
1E
19
FF
                                                                                                                                              : 1C
: 40
: 40
                                                                                                                                       A0
50
20
70
                       10
A0
50
30
                                                              0B
78
1B
                                                                                                                                                                       7240
7250
                                                                                                                                                                                           1E
OA
                                                                                                                                                                                                          1E
0A
1E
0F
05
28
0F
                                                                                                                                                                                                                           1E
05
3C
00
0A
37
0F
                                                                                                                                                                                                                                   FF
23
                                                                                                                                                                                                                                           FF 05 2D OF 0A 37 OF
                                                                                                                                                                                                                                                           FF 00 1E 14 05 3C 14 05 32 FF 00
                                                                                                                                                                                   28
1E
19
0A
14
19
                                                                                                                                                                                                   28
1E
19
0A
14
19
17
1E
28
28
                                                                                                                                                                                                                                                   1E
23
37
1E
0A
32
14
0F
FF
28
                                                                                                                                               :E0
 6DC0
              18
                               18
                                                                                                                                                                       7260
7270
                                                                                                                                                                                          1E
0F
05
28
37
00
05
28
0A
                                                                                                                                                                                                                                   1E
19
23
19
19
19
FF
2D
28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1E
19
1E
17
19
0F
23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :1C
:D3
                                              68
20
60
                              68
                                                      40
                                                              68
                                                                                                              18
 6DDO
                                                                                                                                               : C8
                       BO
                                                                                                                                                                       7280
7290
72A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :FA
:67
:3A
 6DEO
              18
                                       70
                                                      60
                                                               60
                                                                       60
                                                                               20
                                                                                                              38
                                                                                                                      00
                                                                                                                                       00
                                                                                                                                              : 48
                                                                                                                                                                                   OA
              38 10 CF 5F F7 4F 38 B0 38 CO 40 80 28 10 E8 80 :FC
                                                                                                                                                                                   30
1E
23
28
                                                                                                                                                                                                                                                                    14
0F
28
28
28
 Sum
                                                                                                                                                                       72B0
                                                                                                                                                                                                          10
05
28
0A
23
                                                                                                                                                                                                                           06
00
37
05
30
                                                                                                                                                                                                                                           00
0A
FF
05
0F
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0A
3C
05
23
0F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0A
32
05
23
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :1E
                                                                                                                                                                       7200
7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : AE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :69
                                                                                                                                                                       72F0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : BB
                      +1 +2 +3
00 88 00
40 38 40
90 38 60
                                                                       +7
20
40
70
                                                                               +8
98
                                                                                               +A
98
                                                                                                       +B
30
                                                                                                               +C
78
98
68
 Add +0
6E00 88
6E10 38
                                              +4
                                                               +6
98
                                                                                                                       +D
                                                                                                                               +E
                                                                                                                                       +F
                                                                                                                                              : Sum
                                                                                                                                                                                                                                                    OF
                                                                                                                                                                                                                                                           OA
                                                                                                                                                                                                                                                                           OF
                                                      +5
20
40
70
20
20
10
A0
20
28
20
10
38
A0
58
                                                                                                                      40
70
80
                                                                                                                              38
                                                                                                                                       20
70
10
70
                                                                                       30
                                                                                               98
40
                                              88
                                                              38
                                                                               98
40
                                                                                       60
80
                                                                                                       60
                                                                                                                                              :80
                                                                                                                                                                                   FC 88 D3 5E F1
                                                                                                                                                                                                                          9F E3 FD B1 16 B6 F3 9D B9 E2 5D :2A
                                                                                                                                              :E0
                                                                                                       80
                                                                                                                               68
78
20
18
              88
 6E20
                                       30
80
30
30
                              78
78
18
08
                                                                       50
70
90
10
                                                                                                                       40
70
FF
                       60
                                              98
98
                                                               18
 6E30
                                                                               38
                                                                                       40
40
38
50
30
48
00
FF
58
A0
38
30
                                                                                              68
FF
78
38
08
68
78
68
18
68
78
                                                                                                       50
80
FF
38
50
10
48
38
10
58
A0
38
38
                                                                                                               88
                                                                                                                                       90
30
58
30
                                                                               38
                                                                                                              38
FF
                                                                                                                                              : 08
: C4
 6E40
               98
                                                              88
78
38
18
                                                                                                                                                                     Add
7300
7310
7320
                                                                                                                                                                                                                                                                                            +D
14
OF
28
 6E50
              40
                       B0
30
                                              38
                                                                               68
78
38
18
68
98
FF
18
                                                                                                                                                                                   +0
FF
                                                                                                                                                                                                   +2
1E
27
1E
                                                                                                                                                                                                          +3
0A
33
14
                                                                                                                                                                                                                           +5
0F
3C
28
                                                                                                                                                                                                                                   +6
28
                                                                                                                                                                                                                                           +7
OF
33
28
                                                                                                                                                                                                                                                    +8
                                                                                                                                                                                                                                                                    +A
                                                                                                                                                                                                                                                                           +B
OF
                                                                                                                                                                                                                                                                                    +C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +E
15
23
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : Sum
: 27
                                                                                                                                                                                                                                                           +9
04
30
32
FF
00
0F
                                                                                                                                              : B0
: C0
: 30
                                                                                                                                                                                                                   19
21
1E
                                                                                                               48
                                                                                                                     58
30
00
90
28
10
78
80
                                                                                                                               48
68
28
68
48
18
 6E60
                                                                                                              68
28
68
98
18
                                                                                                                                                                                          03
0A
0F
0A
 6E70
6E80
              48
                       A0
20
00
A0
                              48
                                              38
18
                                                                                                                                                                                   1B
1E
                                                                                                                                                                                                                                    15
1E
                                                                                                                                                                                                                                                    1B
14
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                    1E
28
28
28
                                                                                                                                                                                                                                                                           14
                                                                                                                                                                                                                                                                                    23
1E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0F
19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :0A
                                       A0
20
00
30
10
30
80
78
                                                                       20
28
10
FF
                                                                                                                                       90
                                                                                                                                                                                                          OF
OA
OF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23
28
19
 6E90
6EA0
              98
48
                              98
18
                                              98
38
                                                              98
78
                                                                                                                                                                      7330
7340
                                                                                                                                                                                   28
28
                                                                                                                                                                                                   14
28
                                                                                                                                                                                                                   1E
2D
                                                                                                                                                                                                                                   FF
2D
                                                                                                                                                                                                                                                                                    23
28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :05
:BB
                                                                                                                                                                                                                          19
05
30
00
00
00
40
2E
21
36
                                                                                                                                                                                                                                           FF 05 05 FF 00 04 0C 1A 1B
                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                            05
23
19
A0
A0
14
38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            05
23
19
A0
A0
14
38
                                                                                                                                       58
                                                                                                                                                                                                                                                                           OA
OF
                                                                                                                                               : 88
                                                                                                                                                                                                                                                    28
 6EBO
              68
                       48
                              08
                                               78
08
                                                                                                                                                                       7350
7360
                                                                                                                                                                                   23
0F
                                                                                                                                                                                           3C
                                                                                                                                                                                                   28
28
                                                                                                                                                                                                                   19
1E
                                                              FF
                                                                                                                                               : 14
                                                                                                                                                                                                                                   19
FF
10
90
20
21
3A
                                                                                                                                                                                                                                                    OF
                                                                                                                                                                                                                                                                   28
10
90
80
10
2F
3D
52
48
                                                                                                                                                                                                                                                                                   19
08
98
60
20
39
40
52
57
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :8B
                                                                                                                                                                                                                                                          FF A0 0C 04 1B
                                                                       38
A0
58
                                                                                                                               08
78
78
24
                                                                                                                                                                                                                                                    FF
10
B0
                                                               08
                                                                                                               08
78
                                                                                                                                       78
80
                                                                                                                                              : DO
                                                                                                                                                                                                          23
00
00
14
40
2F
23
37
                                                                                                                                                                                                                                                                           A0
OC
30
1B
1A
28
31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   08
98
60
20
21
46
52
57
                                                                                                                                                                     7370
7380
7390
7380
7380
                                                                                                                                                                                   08 00
98 00
40 14
                       80 08
78 78
                                                                               68
78
                                                                                                                                                                                                   08
98
 6EDO
              0B
78
                                               18
                                                               18
68
                                                                                                                                                                                                                   10
90
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :80
                                                                                                               78
                                                                                                                       30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :54
                                               68
                                                                                                                                        30
                                                                                                                                                :10
                                                                                                                                                                                                                                           0C 10
1A 2F
1B 3D
1D 52
36 48
2E 5E
1A 6D
                                                                                                                                               : FE
                                                                                                                                                                                   40
40
2E
50
4E
                                                                                                                                        50
                                                                                                                                                                                                                   20
60
38
59
48
 6EFO
              68
                       10 60
                                       20
                                              20
                                                       20
                                                               20
                                                                       20
                                                                               18
                                                                                               18
                                                                                                                                                                                                   40
2E
50
4E
                                                                                                                                                                                          40
2F
23
37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2B
23
33
2A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :14
:F1
                                                                                                                                                                                                                                                                                            20
1F
33
2A
35
24
               98 CO 58 E8 O8 E8 8E
                                                                       77 1F
                                                                                        AF
                                                                                               FF
                                                                                                       6F
                                                                                                               43 A7
                                                                                                                               A4
                                                                                                                                       CB
                                                                                                                                                                                                                                                           20
28
31
                                                                                                                                                                       7300
7300
                                                                                                                                                                                                                                   50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :CB
                                                                                                                                                                      73E0
73F0
                                                                                                                                                                                   5B
72
                                                                                                                                                                                          2A
1E
                                                                                                                                                                                                   5B
72
                                                                                                                                                                                                            2A
1E
                                                                                                                                                                                                                   5E
7D
                                                                                                                                                                                                                           2E
1A
                                                                                                                                                                                                                                   5E
7D
                                                                                                                                                                                                                                                           32
27
                                                                                                                                                                                                                                                                    SE
6D
                                                                                                                                                                                                                                                                           32
27
                                                                                                                                                                                                                                                                                    5A
78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    68
78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1E
24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :57
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : AE
                                                                                                               +C
24
                                                                                                                                               : Sum
  Add
               +0
50
                               +2
50
                                               +4
                                                       +5
                                                               +6
                                                                                +8
                                                                                                 +A
                                                                                                        +B
                                                                                                                        +D
                                                                                                                                +E
                                                                                                                                        +F
                                                                                                5C
20
18
                                                                                                       60
90
10
                                                                                                                       60
                                                                                                                               24
60
38
88
                                                                                                                                               :F4
  6F00
                                               68
                                                       38
                                                               68
                                                                        38
                                                                               68
                                                                                                                                        60
90
  6F10
6F20
6F30
                                                                                                                                                                                    73 9A A8 C1 AE EB 2D 52 F5 1C D8 D1 D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                           OD
               18
                       78
80
                               18
                                       78
80
                                               18
                                                       80
                                                               18
                                                                        80
                                                                               20
50
                                                                                        90
                                                                                                               60
                                                                                                                       00
                                                                                                                                        00
                                                       78
                                                                        78
                                                                                                                38
                                                                                                                                                :E4
               88
                       00
                               88
98
                                       00
68
                                               98
                                                      20
70
                                                               98
                                                                        20
70
                                                                                98
                                                                                        28
90
                                                                                                 98
                                                                                                               88
                                                                                                                                                : A0
                                                                                                       28
90
68
30
80
78
30
                                                                                                               68
                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                :A0
  6F40
                        68
                                               98
                                                               98
                                                                                88
                                                                                                                       A0
70
20
70
68
20
30
80
                       28 38
80 40
28 68
20 18
70 20
38 FF
40 08
                                       28
80
58
38
90
                                                                        60
10
78
50
40
                                                                                                                                                                                                                           +5
27
2F
                                                                                                                                                                                                                                           +7
27
2F
                                                                                                                                                                                                                                                                            +B
                                                                                                                                                                                                                                                                                             +D
                                                       40
                                                               3D
                                                                                        68
                                                                                                 38
                                                                                                                                                                      Add
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : Sum
  6F50
               38
                                               44
                                                                                38
                                                                                                                                                                                                                                    +6
                                                                                                                                                                                                                                                                                    75
7A
90
                                                               68
78
24
44
                                                                                        00
68
40
40
                                                                                                               98
98
38
                                                                                                                                        38
30
80
30
                                                                                                                                                                                                   7D
70
60
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            33
25
FF
                                                      80
                                                                                                                                                                      7400
7410
                                                                                                                                                                                   7D
70
                                                                                                                                                                                          24
                                                                                                                                                                                                           24
                                                                                                                                                                                                                   80
6F
                                                                                                                                                                                                                                   80
6F
                                                                                                                                                                                                                                                                           2D
2C
                                                                                                                                                                                                                                                                                            33
34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    75
5A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :3A
:ED
  6F60
                                               68
                                                                               88
98
44
64
18
68
18
68
20
60
                                                                                                78
78
18
68
18
68
                                                                                                                               78
18
18
18
08
60
                                                                                                                                                :78
                                                                                                                                                                                                                                                    80
73
90
FF
54
7C
44
10
                                                                                                                                                                                                                                                           2D
2C
30
FF
9C
90
7C
48
                                                                                                                                                                                                                                                                   80
73
90
1C
6C
7C
44
10
88
  6F70
6F80
6F90
                                               88
38
40
FF
18
                                                                                                                                                :88
               98
                                                       28
                                                                                                                                                : CB
                                                                                                                                                                      7420
7430
                                                                                                                                                                                   60
FF
                                                                                                                                                                                          2A
FF
                                                                                                                                                                                                            40
                                                                                                                                                                                                                   80
                                                                                                                                                                                                                           38
                                                                                                                                                                                                                                   80
                                                                                                                                                                                                                                           38
FF
                                                                                                                                                                                                                                                                           00
A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                            A0
88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FF
54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :18
                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                   FF
                                                                                                                                                                                                                                                                                    48
7C
68
30
0C
90
88
38
30
4C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             88
                               20
FF
08
20
08
                38
                                                                                                               60
                                                               68
18
18
                                                                       10
60
80
A0
                                                                                        10
60
70
A0
                                                                                                                                        30
90
70
80
                                                                                                                                                                                          98
80
90
                                                                                                                                                                                                                           8C
90
94
                                                                                                                                                                                                                                           8C
9C
8C
  6FA0
                                       FF
40
                                                      FF
60
                                                                                                               08
68
                                                                                                                                                :84
:E8
                                                                                                                                                                       7440
                                                                                                                                                                                   30
                                                                                                                                                                                                   48
78
                                                                                                                                                                                                          AO
                                                                                                                                                                                                                   58
                                                                                                                                                                                                                                   8C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    58
70
38
00
90
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :80
                                                                                                       10
60
70
A0
20
50
                                                                                                                                                                                                                                                                           9C
40
9C
7C
48
                                                                                                                                                                                                                                                                                            8C
94
90
70
50
88
48
9C
30
04
14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A0
9C
70
50
88
9C
30
18
                                                                                                                                                                                                          A0
9C
94
                                                                                                                                                                       7450
                                                                                                                                                                                    78
                                                                                                                                                                                                                   88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :90
  6FBO
               08
                                                                                                                                                                                                                                   50
24
70
                                       90
80
30
40
                                                                                                               08
78
18
68
                                                                                                                               08
78
18
68
                                                                                                                                                                                                   64
40
  6FDO
               20
                       90
                                               18 80
18 A0
                                                                                                18
                                                                                                                       70
80
                                                                                                                                               :90
                                                                                                                                                                                   58
24
                                                                                                                                                                                                                   4C
24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :FC
                                                                                                                                                                       7460
                                                                                                                                                                       7470
                                                                                                                                                                                                                           80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :FB
                                                                                                                                                                                                  40 74
0C 64
98 60
38 48
FF FF
52 2C
48 10
24 00
00 18
                                                                                                                                                                                                                   18
98
58
FF
50
                                                                                                                                                                                                                                           40
70
40
                                                                                                                                                                                                                           58
70
40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : 60
: 40
: 74
  6FE0
6FF0
               78
18
                       30
                                               6B
20
                                                      10
50
                                                               60
                                                                       20
                                                                                        20
                                                                                                20
                                                                                                                        30
                                                                                                                                                                       7480
                                                                                                                                                                                   OF
                                78
                                                                                                                                         30
                                                                                                                                                 :58
                                                                                                                                                                                          64
60
90
90
20
10
00
                                                                                                                                                                                                                                                    90
70
38
4E
                                                                                                                                                                                   98
74
68
                                                                                                                                                                                                                                   98
58
40
50
                                                                                                                                                                                                                                                                    90
18
38
4E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    88
84
54
50
                               18
                                                                                                                                        40
                                                                                                                                                                       7490
                                                                                                                                                                                                                                                           80
40
94
20
00
04
24
                                                                                                                                                                                                                                                                           80
58
94
2C
0C
0C
24
                                                                                                                                                                       74A0
                                                                        38 84
                                                                                                                                                                       74B0
                                                                                                                                                                                                                           FF
30
                                                                                                                                                                                                                                           88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :A4
:D4
               54 08 D3 37 93 4F
                                                               CD
                                                                                        18 DC 68
                                                                                                               1C 70
                                                                                                                                                                       74C0
                                                                                                                                                                                   52
                                                                                                                                                                                                                          10 40
00 18
20 00
                                                                                                                                                                                                                                           10 00 20
                                                                                                                                                                                                                   40
                                                                                                                                                                                                                                                   2C
14
                                                                                                                                                                                                                                                                   2C
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                   28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04
                                                                                                                                                                       74D0
                                                                                                                                                                                   48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :18
                                                                                                                                                                                   24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    : DC
                                                                                                                                                                       74E0
                                                       +5
20
20
                                                                       +7
00
80
  Add
                                        +3
30
30
50
10
30
80
FF
41
34
                                                                                                                                                                       74F0
                                                                                                                                                                                   00 18
                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                    04
                                                                                                                                                                                                                                                                   04
                                                                                                                                                                                                                                                                                    18
                                                                                                                                                                                                                                                                                            28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :40
                       30
70
30
                               68
78
20
18
                                                                                        00
70
60
90
40
                                                                                                               98
38
38
                                                               38
78
                                                                                98
98
38
  7000
7010
               68
98
                                               60
98
                                                                                                88
                                                                                                       30
                                                                                                                        20
70
70
60
41
21
90
                                                                                                                                98
                                                                                                                                        20
40
90
20
70
80
20
33
21
                                                                                                                                                : 68
                                                                                                                                                                      Sum
                                                                                                                                                                                   BA FC 4A 66 6E 31 1E B9 FB BC D1 69 F7 DB B2 23 :71
                                                               18
98
                                                                        70
70
                                                                                                                                20
38
38
  7020
7030
               38
                                                40
                                                       40
                                                                                                18
88
                                                                                                       90
60
70
21
92
0D
                                                                                                                                                : 68
                        80
                                                38
                                                       00
                                                                                 88
                                                                                                               68
38
28
28
10
                                                                                                                                                 : BB
               38
                                                       40
                                                                               68
88
09
29
35
   7040
                                 38
                                                40
                                                               40
                                                                        40
                                                                                                 38
                                                                                                                                                 : 60
                        80
90
30
                                               68
FF
30
20
                                                               68
29
33
43
                                                                        10
0D
30
20
                                                                                                08
10
09
29
                                                                                                                                68
30
28
                                                                                                                                                                                                                                                   +8 +9
38 40
54 40
70 38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +F :Sum
44 :68
44 :90
30 :48
                               40
FF
                                                       BO
FF
                                                                                        00
                                                                                                                                                :50
:9D
                                                                                                                                                                                   +0
20
48
                                                                                                                                                                                          +1
30
44
44
                                                                                                                                                                                                   +2
20
48
                                                                                                                                                                                                           +3
30
44
44
                                                                                                                                                                                                                   +4
30
40
                                                                                                                                                                                                                           +5
3B
40
                                                                                                                                                                                                                                   +6
30
40
                                                                                                                                                                                                                                           +7
38
40
40
                                                                                                                                                                                                                                                                    +A
38
54
70
                                                                                                                                                                                                                                                                                   +C
40
58
                                                                                                                                                                                                                                                                                            +D
44
44
30
                                                                                                                                                                                                                                                                             +B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +E
               60
32
43
                                                                                                                                                                      7500
7510
7520
                                                                                                                                                                                                                                                                           40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    40
58
   7060
                                20
                                                       20
                                                                                        OD
34
                                                                                                                                                :D3
                                                                                                                09
                                                                                                                                 10
                                                                                                                                                                                                                           40
                                                                                                                                                                                                                                    68
                                                                                                                                                                                   60
                                                                                                                                                                                                    60
                                                                                                                                                                                                                   68
                                                                                                                                                                                                                                                                             38
                                                                                                                                                                                                                                                                                    80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     80
```

```
7530
7540
                                                                                                                                 20
04
10
                                                                     24
0C
04
0C
04
08
30
20
24
24
48
                                                                                         24

0C

0C

04

0B

30

20

24

24

48
                                                                               9C

90

74

20

84

7C

60

24

18

5C

6C
                                                                                                                                                                                      : DC
                  90
70
50
10
10
                             14
                                      9C
7C
54
1C
80
7C
40
14
58
5C
                                                 14
                                                                                                   8C
6C
1C
24
88
                                                                                                             04
10
04
08
08
04
34
20
20
30
50
70
                                                                                                                       8C
60
1C
24
88
90
58
1C
40
8C
60
5C
                                                                                                                                            88
58
                                                                                                                                                      00
                                                                                                                                                                 88
58
                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                     :CB
  7550
7560
                                                14
0C
04
0C
20
30
1C
34
44
                                                           4C
20
84
7C
60
24
18
5C
5C
                                                                                                                                                                                    : D4
                            18
00
00
20
30
10
34
20
                                                                                                                                 04
08
08
10
34
20
30
10
50
70
                                                                                                                                            18
20
84
8C
48
14
                                                                                                                                                     08
04
00
10
34
10
24
24
50
70
                                                                                                                                                                18
20
84
8C
48
14
44
88
                                                                                                                                                                          08
04
0C
1C
34
1C
24
24
50
  7570
7580
                                                                                                                                                                                    :FC
  7590
75A0
                                                                                                   80
58
10
10
60
60
50
                   84
                                                                                                                                                                                    :70
                  40
10
48
84
   75B0
                                                                                                                                                                                    :50
   75C0
   75D0
                                                                                                                                            88
   75E0
                                                                                                                                            64
58
                                                                                                                                                                64
50
                                                                                                                                                                                     :54
  75F0
                  6C
                             58
                                       60
                                                 58
                                                           60
                                                                     60
                                                                                         60
                                                                                                                                                                          68
                                                                                                                                                                                     : 44
                   7C 48 C8 60 B4 58 84 50 7C 68 DC 7C C4 6C C8 64 :64
  Sum
                                                                     +5
64
58
                                                                                                             +9
64
                                                                                                                                 +B
64
48
60
                                                                                                                                                      +D
60
  Add
                                                                              +6 +7
58 64
44 44
34 58
40 58
40 7C
50 98
50 80
50 80
50 90
44 80
40 48 90
60 60
                                                                                                    +B
                                                                                                                        +A
                                                                                                                                            +C
64
40
38
34
68
                                                                                                                                                                                    : Sum
                                                                                                                                                                +E 64 40 3C 34 68
  7600
7610
7620
7630
                  54
                                                           58
                            50
50
50
74
74
90
80
90
90
                                                                                                   60
44
34
30
40
50
54
58
                                                                                                                       60
                                                           60
34
40
38
                                                                                                             48
                                                                                                                       44
34
30
60
                  64
30
30
40
40
40
50
60
50
50
40
                                      64
30
30
34
60
40
40
50
68
                                                                                                                                                      50
                                                                                                                                                                          50
                                                                                                                                                                                    :F8
                                                5C
5C
74
74
9C
84
90
9C
                                                                     58
78
                                                                                                             60
70
                                                                                                                                  60
70
                                                                                                                                                      68
78
                                                                                                                                                                          68
78
                                                                                                                                                                                    :D0
  7640
7650
                                                         6C
50
50
58
                                                                                                                                                                44
4C
58
68
                                                                                                                                            44
4C
58
68
                                                                                                                                                                          9C
88
                                                                                                                                                                                    :08
                                                                     68
98
80
90
94
70
80
90
80
                                                                                                            98
90
80
90
90
90
90
80
80
74
                                                                                                                        40
                                                                                                                                 98
90
80
90
90
90
90
90
80
                                                                                                                                                     9C
88
84
A0
8C
A0
98
90
  7660
7670
                                                                                                                       50
54
58
                                                                                                                                                                          84
A0
8C
A0
98
                                                                                                                                                                                    : A0
  7680
7690
                                                                                                                                                                                     : BC
                                               9C 64
80 60
9C 58
98 58
90 44
8C 48
58 5C
                                                                                                   68
68
40
40
40
                                                                                                                                                                                    : DO
                                                                                                                       68
68
4C
4C
                                                                                                                                            68
60
64
44
50
40
                                                                                                                                                               68
60
64
44
50
4C
                                      60
50
50
40
  76A0
76B0
                                                                                                                                                                                    :DC
  76C0
76D0
                            98
                                                                                                                                                                          90
                                                                                                                                                                          94
                                                                                                                                                                                    : BB
  76E0 4C 8C
76F0 54 58
                                    4C
54
                                                                                                                                 80
                                                                                                                                                       94
                                                                                                                                                                                     : 78
                                                                                                                                                                          58
                                                                     64
                                                                                                   60
                                                                                                                       60
                                                                                                                                 74
                                                                                                                                            58
                                                                                                                                                     78
                                                                                                                                                               58
                                                                                                                                                                          78
                                                                                                                                                                                    :20
 Sum
                  24 CC 24 CC 24 CC E0 EC 00 14 20 14 20 2C 30 FO :50
                                                                                         +7
74
4C
  Add
                                                                                                                                                                                    : Sum
                                                                    +5
74
72
4C
50
54
7A
0B
FF
                                                                                                    +8
                                                                                                                                  +B
                                                                                                                                            +C 4C 50 50 50 20 5C 74 30 3C 2C 14 80 58
                                                                                                                                                      +D
                  48
52
54
                            78
72
48
  7700
7710
                                      48
52
54
40
54
30
                                                78
6E
                                                          40
4E
                                                                               40
                                                                                                  40
40
54
40
50
68
20
38
34
40
18
60
48
14
54
                                                                                                             6C
48
                                                                                                                       40
4C
                                                                                                                                 6C 48 4C 50 9C 70 04 8C 8C 4C 4C 4C 2C 38
                                                                                                                                                     58
4C
                                                                                                                                                               4E
50
50
50
20
84
14
30
80
80
80
10
                                                                                                                                                                          6E
4C
                                                                                                                                                                                    :A0
  7720
7730
                                                48
4C
                                                         58
                                                                               58
48
                                                                                                             40
                                                                                                                       54
40
                                                                                                                                                                          50
                                                                                                                                                                                    :04
:E4
                                                                                        50
54
80
68
04
84
                                                                                                                                                     50
54
A0
68
0C
90
7A
0C
04
4C
4C
2C
40
                   40
                           4C
50
90
20
0C
90
88
04
14
40
                  54
30
7C
10
                                                                                                                                                                         A0
20
04
90
                                                                                                                                                                                    :14
  7740
                                                50
90
08
FF
88
                                                         58
30
70
FF
20
48
24
90
68
                                                                              5C
6C
1C
40
2C
48
24
90
68
                                                                                                            90
64
0C
8C
84
10
00
2C
4C
4C
2C
38
                                                                                                                       30
58
78
38
34
40
18
80
48
14
54
  7750
  7760
                                                                                                                                                                                    :10
:E4
                                     88
FF
20
50
28
A0
70
54
38
  7770
7780
                                                                                       88
10
00
2C
48
                  28
20
28
04
70
                                                                    98
10
00
28
48
                                                                                                                                                                         90
0C
0C
34
4C
                                                                                                                                                                                    : A6
  7790
77A0
                                                18
04
20
40
                                                                                                                                                                                    :04
  77B0
77C0
                                                                                                                                                                                    :60
:A0
                                                                                                                                                                         4C
2C
40
                  54
38
                           48
                                                48
48
                                                         4C
30
                                                                    48
                                                                              4C
30
                                                                                         48
  77DC
                                                                                                                                            40
  77E0
                                                                                                                                            10
                                                                                                                                                                                    : DB
  77F0
                  04 28
                                     04
                                                28 00
                                                                    20
                                                                              50
                                                                                        40
                                                                                                                                            58
 Sum
                  BE
                           B2 7D 1D 55 07 A8 B4
                                                                                                  70 98 8C A8 58 AE
                                                                                                                                                               OA
                                                                                                                                                                         92
                                                                                                                                           +0
60
70
90
 Add
                                                                                                                                                               +E
6C
7C
88
                           +1
30
30
24
24
30
40
34
28
                                                                                                                       +4
                                                                                                                                 +B 34 28 24 30 40 3C 24 28 30 30 20 1C
                                                                                                                                                     +D
2C
20
20
34
38
30
24
20
28
20
1C
24
2C
28
28
28
20
                                                                                                                                                                                    : Sum
                                                                              +6
64
74
84
78
58
44
34
18
38
70
60
40
38
28
                                                                                       64
74
84
78
                                                                    30
24
20
28
  7800
7810
                  5C
70
                                                30
                                     600 700 800 600 488 388 380 800 700 600 500 400 200
                                                                                                  68
78
88
70
48
40
20
20
40
78
68
58
48
34
24
                                                                                                            68
78
88
70
50
40
30
20
78
68
                                                                                                                                                                        2C
20
24
34
38
30
24
20
28
1C
1C
24
2C
28
28
20
                                                                                                                                                                                    : B8
                                                                                                                                                                                   :EB
  7820
7830
                  80
                                               24
30
40
34
28
24
30
24
20
30
20
10
                                                                                                                                          68
40
30
20
10
28
80
74
64
54
44
30
20
                                                                                                                                                               68
4C
3C
2C
1C
28
84
74
64
54
44
30
20
                                                                                                                                                                                    :00
  7840
7850
                  60
48
                                                                                                                                                                                    :88
                                                         58
44
34
10
38
70
60
50
40
30
28
                                                                    40
30
20
20
34
10
20
28
20
24
24
                                                                                                                                                                                   :C8
  7860
7870
                  38
28
                                                                                                                                                                                   :28
  7880
7890
                  18
                          24
30
24
24
20
30
20
10
                                                                                                                                                                                    :10
                                                                                                                                                                                   : DO
: 70
: 30
  78A0
                  80
  78B0
                  70
                                                                                                                      58
48
34
24
  78C0
  78D0
                 50
                                                                                                                                                                                   : 88
  78E0
  78F0
                                                                                                                                                                                    :28
                  28 CO 2C CC 04 84 08 8C E8 C8 40 AC 24
                                                                                                                                                     70
                                                                                                                                                               14
                                                                                                                                                                                  : BO
Add
7900
7910
7920
7930
7940
                 +0
1C
54
50
                                                                                                 +8
2C
84
44
                          +1
1C
2C
2B
                                               +3
10
20
28
                                                         +4
14
74
4E
                                                                                                                                 +B
1C
28
                                    +2
1C
54
50
60
68
5C
4C
                                                                  +5
20
1C
24
8C
A0
84
88
                                                                              +6
1C
74
40
                                                                                       +7
1C
1C
50
8C
A0
84
88
                                                                                                          +9
1C
4C
90
A0
80
90
7C
8C
A0
98
54
58
74
                                                                                                                     +A
2C
54
5C
68
58
54
50
                                                                                                                                          +C 4C 52 60 64 5C 50 50 44 48 4C 64 4C 58
                                                                                                                                                     +D
                                                                                                                                                     20
24
                                                                                                                                                                         2C
24
                                                                                                                                                               4C
52
                                                                                                                                                                                   :50
                                                                                                                                4C
90
9C
80
                                                                                                                                                     50
94
90
80
98
                                                                                                                                                                                   : B6
: 88
                                                                                                                                                               7C
94
90
80
                                               80
90
80
80
80
                                                                              68
68
58
40
                                                                                                 68
58
54
50
                 60
                          80
90
80
84
90
90
                                                         68
58
40
44
50
40
50
58
40
50
50
                                                                                                                                                                                   : DC
7950
7960
                 5C
4C
                                                                                                                                90
94
8C
8C
A0
98
54
                                                                                                                                                                         98
                                                                                                                                                                                   : D8
7970
7980
                                               9C
90
                 4C
4C
44
50
68
                                    4C 4C 4A 58 68 48 58 54
                                                                  9C
94
9C
9C
50
54
64
74
                                                                             40
50
40
5C
58
4C
54
60
                                                                                       98
94
90
90
90
50
54
60
                                                                                                 40
40
44
60
50
50
50
60
                                                                                                                     40
40
44
60
50
50
50
60
                                                                                                                                                    90
90
90
90
90
98
50
54
78
                                                                                                                                                                        90
90
80
90
98
50
                                                                                                                                                                                   :E0
7990
79A0
79B0
                          8C
90
                                              8C
AO
9C
54
58
5C
                                                                                                                                                                                   : C8
                          90
90
54
                                                                                                                                                                                  : D4
: 68
: 44
: 34
79C0
79D0
                 58
                                                                                                                                58
74
                                                                                                                                                                        5C
78
 79E0
                           50
79F0
                                                                                       74
                 48
                           78
                                     48
                                               78
                                                         40
                                                                              40
                                                                                                  40
                                                                                                            60
                                                                                                                     40
                                                                                                                                6C
                                                                                                                                          4C
                                                                                                                                                    50
                                                                                                                                                               4E
                                                                                                                                                                         6E
                                                                                                                                                                                   : A4
Sum
                 20 48 08 10 0E 10 08 38 24 1C 0C 3C 42 34 44 7A : 9A
```

```
リスト2
                                                                                                                    3D-パニック
                                                                                                                                                            マシン
                            +11
722
9C
18
0C
04
14
0C
04
06
64
58
64
64
68
                                       +2
52
4E
40
00
74
20
20
84
7C
6C
58
40
3C
34
                                                                                                                                    +B
                                                                                                                                              +C
                                                                                                                                                        +D
                                                                                                                                                                  +E
                                                                                                                                                                                        : Sum
                                                                                         +7
54
20
30
20
04
10
04
08
50
70
64
50
5C
74
74
                                                  6E
24
3C
18
                                                                                4C
14
5C
AO
                                                                                                                                    9C
24
28
18
                                                                                                                                                                            A0
20
14
14
    7A00
                   52
58
                                                            4E
4C
                                                                     72
28
40
20
04
10
04
08
08
04
70
64
50
5C
74
                                                                                                    48
10
60
88
58
18
20
84
64
58
64
40
38
                                                                                                               58
                                                                                                                         44
3C
9C
A0
88
58
18
20
84
64
5C
64
40
38
                                                                                                                                              40
                                                                                                                                                       98
28
20
14
00
00
00
58
68
50
60
60
70
64
                                                                                                                                                                58
8C
04
9C
7C
54
1C
80
80
6C
54
64
34
3C
60
58
                                                                                                                                                                                     :34
:AA
                                                                                                               20
30
18
    7A20
7A30
                   84
00
90
78
                                                            48
00
80
10
24
88
80
50
60
30
30
34
                                                                                                                                             90
90
70
50
10
10
80
60
54
64
34
30
40
                                                                                                                                                                                     :E0
:60
:7C
:54
:A4
                                                                               8C
60
1C
24
88
60
5C
60
3C
3C
34
    7840
                                                 0C
0C
04
0C
04
0B
                                                                                                              00
10
08
04
00
50
70
60
58
58
78
                                                                                                                                   00
10
08
04
00
50
68
60
58
58
78
68
                                                                                                                                                                           00
14
0C
04
0C
58
    7A50
    7A60
                  4C
20
84
7C
6C
58
60
   7A70
7A80
                                                                                                                                                                                     : 68
: 20
: 34
: 08
    7A90
7AA0
                                                 60
                                                                                                                                                                           68
50
60
70
70
    7ABO
    7ACO
                                                                                                                                                                                     : A0
   7ADO
7AEO
                  38
                                                 60
                                                                                                                                                                                      :80
   7AF0
                  68
                             78
                                       68
                                                  78
                                                            6C
                                                                                6C
                                                                                                    60
                                                                                                               68
                                                                                                                         6C
                                                                                                                                             68
                                                                                                                                                                                      : BC
                  9A DE
                                      00 6E EA BE 44 A4
                                                                                                    2C A4
                                                                                                                         94
                                                                                                                                   DO 64
                  +0
50
10
68
                                                                                                                         +A
78
50
                                     +2
88
  Add
                                                           +4
7C
FF
74
80
6C
                                                                    +5 08 FF 2C 444 64 80 98 9C 9C 84 6C 54 34 28
                                                                               +6
1C
48
74
80
                                                                                        +7
04
00
2C
44
64
80
98
A0
90
90
84
6C
54
00
                                                                                                    +8
                                                                                                             +9
0C
00
30
44
6C
8C
9C
A0
8C
94
8C
78
60
48
0C
                                                                                                                                   +B
                                                                                                                                           +C 74
58
84
58
70
5C
64
48
2C
30
38
3C
58
                                                                                                                                                       +D
                                                                                                                                                                +E
                                                                                                                                                                                     : Sum
   7B00
                           68
                                                08
                                                                                                                                  04
00
30
44
6C
8C
9C
A0
80
94
8C
78
60
48
0C
                                                                                                                                                      0C
10
                                                                                                                                                                14
58
                                                                                                                                                                          04
                                                                                                                                                                                     :38
                                                                                                  20
50
80
68
70
5C
60
48
50
                           OC
18
                                      FF
68
                                                FF
18
  7B10
  7B20
                                                                                                                         80
                                                                                                                                                                                     :18
                                                                                                                                                       38
                                                                                                                                                                84
                                                                                                                                                                          38
                                                                                                                                                                          40
7C
90
  7B30
7B40
                  84
                           40
60
80
94
80
94
98
90
84
60
54
30
                                     84
68
50
58
60
40
20
28
34
38
                                                40
                                                                                                                      68
70
50
60
48
47
10
30
34
30
44
54
                                                                                                                                                     40
74
90
90
90
90
94
80
78
60
48
14
60
                                                                                                                                                                 58
                                                                               6C
58
58
60
50
10
24
30
34
3C
48
                                                                                                                                                                68
50
                                                                                                                                                                                     :B0
  7B50
7B60
                 5C
58
                                                80
94
                                                          58
58
                                                                                                                                                                                    : B8
: 94
: C3
: 9C
: C0
                                                                                                                                                                64
                                                                                                                                                                          A0
90
  7B70
7B80
                                                A0
94
                  40
40
38
28
34
38
                                                          50
10
24
30
34
30
40
                                                                                                                                                                40
                                                                                                                                                                          90
  7B90
7BA0
                                                                                                                                                                          94
BC
                                                90
84
60
54
30
34
                                                                                                  1C
30
34
3C
40
44
                                                                                                                                                                2D
30
  7880
                                                                                                                                                                          78
                                                                                                                                                                                     :80
   7BC0
                                                                                                                                                                38
30
30
                                                                                                                                                                                    :F0
:60
:F4
                                                                                                                                                                          60
48
14
                  40
                                      40
  7BDO
   7BEO
                           18
                                                                                                                                  54
  7BFO
                 34
                                      40
                                                           30
                                                                               30
                                                                                        28
                                                                                                  34
                                                                                                            20
                  A0 34 AF
                                               E7 8B EB 7C B8 90 AC FF CC DC 18 74
  Sum
                                                                                                                                                                          18
                                                                                                                                                                                    : 9B
                                                                                                                                           +C
60
64
60
                                                                                                                      +A
68
50
68
50
34
80
60
84
                                                                                                                                  +B
70
80
  Add
                                                                     +5
68
60
98
                                                                            +6
64
50
60
50
60
84
60
70
50
68
70
78
                                                                                                                                                     :Sum
:70
  7C00
7C10
                 5C
54
                           64
                                     5C
54
                                               64
68
80
58
70
08
20
40
                                                          64
50
6C
5C
6E
58
60
7C
20
68
7C
7C
                                                                                        68
                                                                                                  68
4C
68
5C
7C
80
54
78
                                                                                                           70
58
98
74
80
40
24
30
70
24
30
38
                                                                                                                                                               64
                                                                                                                                                                                    :28
:E0
                                                                                        60
98
70
80
40
28
38
                                                                                                                                                                          84
                           8C
88
70
0B
                                                                                                                                  98
74
18
  7C20
7C30
                6C
5A
70
50
68
58
80
FF
88
7C
6C
6C
                                     7C
64
70
50
68
80
                                                                                                                                                                          80
                                                                    64
72
10
28
38
                                                                                                                                                                          6E
06
                                                                                                                                                                                    : 8A
: 99
                                                                                                                                          68
34
78
50
80
68
84
80
70
70
50
                                                                                                                                                              6E
53
78
5C
80
FF
84
80
70
70
5C
84
  7C40
7C50
                                                                                                                                                                                    :CA
:58
:85
:9E
                                                                                                                                  40
28
38
                                                                                                                                                                          3C
34
38
  7060
7070
                          2C
25
30
FF
30
34
30
2C
                                               98
10
34
34
                                                                    9C
14
34
38
                                                                                                  44
78
74
74
                                                                                                                                 74
24
34
38
                                                                                                                                                                          FF
2C
3C
3B
  7C80
7C90
                                     38
58
                                                                                                                      70
78
84
74
74
58
                                                                                        8C
14
34
40
30
30
                                                                                                                                                                                    :F6
:A8
:70
:OC
:5C
                                     88
7C
6C
  7CA0
7CB0
                                               30
20
20
90
                                                                                                            40
28
20
30
                                                                                                                                 30
20
34
38
                                                                                                                                                                         34
20
30
  7CC0
7CD0
                                                          68
                                                                    30
                                                                            68
68
                                                                                                  78
64
  7CEO
7CFO
                60
88
                          2C
30
                                     60
                                                          64
                                                                     28
                                                                             64
                                                                                        28
                                                                                                  5C
74
                                                                                                                       88
                                                                                                                                           84
                                                                                                                                                                                    : DO
                                                                    BC
                                                                                                                                           74
                                                                                                                                                               88
                                                                                                                                                                          30
                                                                                                                                                                                    :FB
                 39 F7 78 BF
                                                          42 D6 8C CO'90 CO CC 74 B4 98 84 F3 :1E
  Sum
                +0
88
84
                                     +2
78
88
                          +1
34
4C
 Add
                                                                                                                        +A
                                                                                                                                  +B
                                                                                                                                                      +D
                                                                                                                                          +C
68
7C
64
64
5C
58
44
5C
60
48
                                                                                                                                                                                    : Sum
                                              40
7D00
7D10
                                                         88
84
                                                                   48
3C
                                                                            88
84
                                                                                      48
3C
80
8C
98
64
7C
60
40
7C
A0
94
9C
90
84
                                                                                                 84
                                                                                                            4C
44
                                                                                                                      5B
80
                                                                                                                                 40
44
                                                                                                                                                     48
30
                                                                                                                                                              68
7C
64
64
5C
58
44
5C
6C
6C
                                                                                                                                                                                   :DC
 7D20
7D30
                         40
98
80
70
58
70
60
40
90
94
80
                                                                    00
                                                                                                 5C
68
58
50
                                                                                                                                                                         9B
84
                                                                                                                                                                                   :08
                78
68
50
50
58
                                     48
50
54
58
                                              98
80
54
7C
50
00
6C
A0
9C
90
94
8C
                                                         50
78
60
40
50
58
58
70
60
                                                                            48
78
58
40
50
58
58
68
                                                                                                           8C
94
70
6C
60
80
9C
9C
90
9C
90
84
                                                                                                                      5C 68 58 50 48 58 60 50 10 24 30 34
                                                                                                                                 8C
94
70
70
6C
60
98
                                                                                                                                                     98
84
90
74
64
74
64
90
80
94
80
                                                                   80
64
70
60
10
74
A0
                                                                                                                                                                         90
  7D40
 7D50
7D60
                                                                                                                                                                         64
74
64
90
                                                                                                                                                                                   :00
:E8
                                                                                                 48
58
68
50
60
50
10
24
30
               48
68
70
64
                                    50
70
64
7D70
7D80
                                                                                                                                                                                   :64
7D90
7DA0
                                                                                                                                90
90
90
90
84
                                                                                                                                                                         AO
                                                                                                                                                                                   :D4
                                                                                                                                                              48
47
10
30
34
                                                                            4C
20
28
34
                                                                                                                                           50
1C
30
34
7DB0
7DC0
                48
                                     48
                                                         4C
3B
                                                                   94
98
                                                                                                                                                                          80
                                                                                                                                                                                   :E4
                                                                                                                                                                         94
7DDO
7DEO
               18
                                     18
20
                                                         28
                                                                   90
                                                                                                                                                                         80
                                                                                                                                                     78
                                                                                                                                                                         78
                                                                                                                                                                                   : AO
7DF0
                30
                          78
                                     30
                                               78
                                                          38
                                                                   6C
                                                                              38
                                                                                        6C
                                                                                                 34
                                                                                                            6C
                                                                                                                                           30
                                                                                                                                                               30
Sum
                 7C 84
                                   38 90 68 A0 38 74 1C BO EC CO 20 A0 17
                         +1
60
48
                                                                                                                                           +C
40
Add
                +0
                                   +2
38
30
70
38
50
50
54
60
70
                                                                   +5
54
30
18
72
90
80
50
74
80
94
                                                                            +6
40
40
40
50
54
58
50
70
74
40
                                                                                                                       +4
                                                                                                                                 +B
                                                                                                                                                     +D
                                                                                                                                                                                   : Sum
                                                                                      +7
54
3C
34
18
8C
8C
5C
74
8C
94
                                                                                               +8
3C
40
3C
34
44
54
54
58
68
78
7E00
7E10
                38
                                              40
4B
                                                                                                           54
                                                        40
40
34
6E
20
54
5C
7C
74
4C
50
60
                                                                                                                                54
00
28
06
74
48
5C
74
8C
94
                                                                                                                                                                                   :88
                                                                                                                      48
                                                                                                                                         44
34
50
68
54
58
64
74
84
                                                                                                                                                                                   :50
                                                                                                                                                    0C
20
0B
7C
54
68
80
90
98
                                                                                                                                                              44
                                                                                                                                                                       0C
6E
0B
FF
54
68
80
90
                         14
70
10
FF
                                              14
70
98
90
                                                                                                           28
20
70
8A
7E20
7E30
                3C
70
                                                                                                                     3C
53
70
50
54
58
68
78
                                                                                                                                                             6E 50 FF 54 58 64 74 84
                                                                                                                                                                                   : 4F
7E40
7E50
                58
FF
                                                                                                                                                                                   :56
                                                                                                                                                                                   :64
                                              50
68
80
90
                                                                                                           5C
74
8C
94
7E60
7E70
               50
54
                         50
68
                                                                                                                                                                                   :88
                                                                                                                                                                                  :78
:A0
:70
               60
70
80
48
7E80
7E90
                         80
90
90
50
70
80
                                                                                                                                                                        98
                                                                                                                    50
4C
54
60
                                              9C
5C
70
80
                                                                  9C
5C
7C
88
                                                                                      9C
5C
7C
88
                                                                                               60
48
54
60
                                                                                                                                48
64
78
84
                                                                                                                                                   54
70
84
8C
                                                                                                                                                                       50
70
84
80
7EAO
                                   80
48
                                                                                                           90
68
                                                                                                                                          4C
48
                                                                                                                                                             50
                                                                                                                                                                                  :20
7EBO
               4C
5C
                                   4C
5C
                                                                            50
                                                                                                           78
84
                                                                                                                                         58
                                                                                                                                                             58
                                                                                                                                                                                  :60
7ECO
```

7EEO 64 88 64 88 68 80 50 4C 50 6C 50 6C 58 78 58 :80



リスト2 3D-パニック マシン語データ

1B F3 3B F4 56 1E 40 B0 OC 76 5F D2 68 2F 35 88 :75 +8 24 00 20 +5 04 14 28 +C 18 +E 18 +0 2C 14 04 38 9C +1 00 +2 20 +3 OC OC 24 40 C 10 24 1A 22 21 2C 44 58 58 78 +4 28 +6 28 +7 04 14 28 38 20 04 14 34 16 21 2A 44 48 +9 +A 24 00 20 80 A0 88 4C 4E 69 2E 79 44 +B 00 18 30 30 18 00 14 3C 26 44 50 60 +D 000 200 388 288 144 000 144 3C 222 1E 2C 400 5C 74 8C 00 :40 20 :D4 3B :40 00 7F00 18 30 30 7F10 04 24 40 24 0C 04 10 04 04 18 00 30 00 :40 7F20 28 14 00 7F30 7F40 68 70 A0 70 A0 80 A0 88 88 9C 7C 68 52 70 33 2C 74 3C 3C 34 38 38 20 04 14 34 16 18 9C 7C 54 52 70 33 77 38 3C 3C 34 38 : DO 90 7F50 90 78 50 59 77 36 33 60 34 8C 04 4C 14 4A 34 74 16 79 26 36 2A 6B 31 44 48 34 60 3C 60 40 7C 8C 54 4A 74 29 36 5C 44 3C 40 88 4E 69 2E 30 5C 40 38 34 40 00 10 3C 26 1E 2F 48 50 64 68 80 : 60 :78 :3A :65 :55 :52 40 3C 22 1E 17 0C 50 5C 74 7F60 7F70 7F80 44 34 22 21 1A 10 4A 68 77 36 77 44 34 7F90 7FA0 7FB0 7FC0 40 3C : 48 60 60 7C : A8 7FD0 58 34 68 58 40 :F0 7FE0 80 :E0 7FF0 38 78 38 C1 B5 DA D5 F8 FF A1 OD AD 33 CA 26 C4 3C

80 48 68 40 64 40 54 50 50 60 90 48 84 40 10 :88

+A 50 60 +2 38 54 +4 30 50 +8 +B +D 98 90 50 60 Add 8000 +5 94 90 74 70 60 98 68 00 54 74 80 70 84 +6 44 5C 6C 60 64 54 38 5C 14 48 +7 90 90 74 70 +1 90 90 78 70 +3 90 90 78 70 8C. 90 98 50 38 44 50 98 : B4 7C 68 6C 94 8010 50 : A0 : 70 : 5D 8020 6C 64 68 50 68 6C 60 64 54 38 68 74 50 68 58 94 90 50 64 60 44 38 48 6C 5C 69 4B 3C 44 FF 64 50 50 64 50 38 60 5C 5C 48 6C 78 4C 68 60 98 68 90 9C 84 FF 60 74 80 64 9C 94 8C FF 6C 7C 7C 88 60 48 38 60 50 44 34 24 28 54 54 9C 9C 50 : 40 : CC : 1C : 78 8050 98 A0 90 A0 4B 48 A0 5C 04 54 6C 7C 80 88 48 8070 0C 60 74 80 50 54 10 4C FF 48 04 60 74 80 70 84 60 78 6C 7C 7C 88 40 44 34 24 28 54 54 40 :44 8090 40 44 30 18 50 50 48 6C 7C 48 38 40 2C 1C 48 54 4C 40 2C 1C 48 54 4C 44 30 20 58 50 48 : AC 80A0 :60 :1C :D4 :90 BOBO 80 70 60 74 BODO 28 38 80 28 38 84 54 54 48 50 54 6C 50 54 6C 60 78 60 80E0 48 80 40 80 :F8

+1 7C 60 +2 40 50 54 58 64 50 50 20 80 80 88 40 +3 70 60 80 +6 38 48 58 : Sum +4 38 50 58 58 68 80 4C 84 80 74 84 30 40 50 80 74 80 30 50 50 68 68 40 40 40 20 04 68 90 40 40 4C 50 5C 68 60 40 4C 2B 04 18 70 A0 8C 54 4A 6C 8C 18 50 54 90 90 :50 :DC 8110 50 BC AO 90 90 48 8130 AO 90 90 90 94 94 80 00 20 38 58 68 40 44 40 20 14 04 38 68 : F0 58 9C 9B 9C 9B 98 AO 8130 8140 8150 8160 8170 60 44 4C 4C 98 98 90 88 90 80 98 :90 64 60 40 50 50 24 00 20 98 70 87 98 80 00 18 30 30 18 00 10 68 50 40 50 40 18 00 30 8C 98 9C 8C 0C 04 24 40 8C 98 9C 8C 0C 0C 24 40 68 40 50 54 18 00 30 98 94 10 00 20 38 :DF 88 80 00 18 30 04 14 28 38 8180 8190 04 : BC 28 04 18 70 A0 8C 4C 4A 81A0 28 38 :40 :E0 :C0 :28 :9C :EE 81B0 88 9C 7C 54 28 14 00 14 88 9C 7C 68 28 14 00 40 9C 90 78 5C 24 0C 04 44 24 0C 10 24 20 04 14 34 30 18 20 81C0 81D0 AO 81E0 88 00 14 34

Sum 24 2B 14 80 28 6C 08 4C 00 50 B6 58 D6 44 16 0C :65


+B +D +2 4E 69 2E 79 44 +3 3C 26 1E 26 44 50 +4 52 70 33 77 38 70 6C 40 3C 70 40 60 FF +5 3C 22 1E 2C 40 58 +7 3C 22 1E 17 0C 60 50 +8 +9 34 22 21 1A +C 74 79 36 6B +E 74 29 36 5C 44 64 3C 38 6C 34 6C 14 00 Add +0 +1 4E 3C 69 26 2E 1E 30 2F 5C 48 40 50 68 60 38 68 38 5C 70 60 38 78 6C 68 10 0C +6 52 70 33 20 74 68 30 40 38 59 77 36 33 16 21 2A 8200 8210 68 77 36 77 44 68 30 40 30 34 68 78 FF 30 1A 22 21 2C 44 5C 16 :53 :5D 8220 8230 2A 31 48 : A8 : 10 : 34 44 64 38 8240 8250 60 68 30 40 3C 3C 68 64 00 10 50 58 68 70 50 78 50 48 64 68 38 58 70 60 58 70 :D4 60 68 58 68 60 58 60 70 50 FF 8260 60 68 50 58 78 48 FF 38 30 34 60 74 FF :18 38 70 38 :FC :70 :78 8280 8290 60 74 74 68 74 74 70 50 70 50 00 34 68 78 04 FF 40 60 60 82A0 5C FF OC FF 04 :A0 8280 82C0 FF 32 20 39 29 OD OD :40

Sum AD B7 E0 74 0A 96 E3 7B D5 7E 1B 55 F6 67 6D 79 :BC



DO A4 OB 18 FO 40 84 20 9C FC 67 EB 54 3B BO 78 :09







▶ますます寒さの厳しくなっている今日このごろですが編集部の方々はいかがお過しでしょうか。最近僕のセブンがかわいそうなんです。と言うのは、昨年NHKの「21世紀は警告する」と言う番組でコンピュータによる人格破壊についてやっていたのを親が見ていたんです。大人と言うのはマスコミに影響され易いもので、その日から「コンピュータなんかやめろ」なんですよ。そんでもって弟がゲームばっかりやってるのをしかられたりして…セブンはもうすっかり悪者にされてしまったんです。親に「マイコンてこーんなに面白いんだよ」と使わせてみせ



Z-1200·80K/C 88 6 18 MAC SOF 坪田素和

君はたった1人宇宙の戦場に残された SOLDIER(ソルジャー)、味方はみんなど こかへ行ってしまった。 そんな君に敵軍が 迫る. 君は生き残ることができるか?

■プログラム・インフォメーション

8 18	WICS マシン語 5000~5540
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	! ! → → ♪ ♪
編集部評	スピードはまあまあですが、全体 的にもうひと工夫ほしいですね。 (O)

プログラムの説明

プログラムはWICS+マシン語データか ら成っています。なお、詳しいことは各自 で解析してください。

力方法

まず, 適当なマシン語モニタ, または WICSのモニタでマシン語データ(リスト 1)を入力します。そして入力できたら、 間違いがないことを確認してセーブします。

次にWICSインタープリタを起動させ, TEXT\$5000を実行してソース・プログラ ムを入力してください。入力が終わったら コンパイラを起動して.


SOURCE PROGRAM ADRS: \$5000 OBJECT PROGRAM ADRS : \$1 EOO WORKING AREA ADRS: \$COOO

としてコンパイルしてください。無事コン

みよ! スペシャル・カートリッジの威力



図 1 操作キー



パイルが終わったら、先ほどのマシン語デ ータをロードし、まとめてセーブ(\$1200 ~\$5540)してください。

最初準備のために少し時間がかかります。 そしてタイトルが出てきたら 5 キーでゲ ーム・スタートです.

使用するキーは図1に書いておきます。 この中で、 N と , はブラスターガンの向 きを変えるもので、 Mキーを押すとブラ スターガンの向いている方向に弾を発射し ます。またHとKキーはブラスターのカ ートリッジを変えるもので、**H**はスペシ ヤル、Kは通常のカートリッジになります。

スペシャル・カートリッジは1発発射す ると、弾が4発に分かれて飛んで行き、か なり効果的に敵を落とせます。なお、1カー トリッジには20発の弾が入っており、弾が 出なくなったらHまたはKキーを押せば 新しいカートリッジに変わります. しかし, 弾がないのにMキーを押すと、ビッとい う音がして弾がないことを知らせます。

カートリッジは一定時間ごとに補給され ます。また、たまにカートリッジが飛んで くるので、その上を通過するとカートリッ ジが増えます.

敵については図2に示します。ポイント

図2 敵キャラクタ





図 3 その他のキャラクタ



はすべてのキャラクタに対して同じで、面 が進むにつれて増えていきます。

SOLDIERは初めは1万点、次からは2 万点ごとに1人ずつ増えていきます。それ から敵の発射する弾ですが、エネルギー弾 の方は一定時間たつと消えてしまいます. では皆さん頑張ってください。



このゲームは敵がいろんな方向からくる ので、少し難しいかもしれませんが、動き がそんなに速くないので慣れれば結 構いけると思います。

ようとしても、CRTを嫌ってまるで相手にしてくれません。親の目をはばかりながらキーボードをたたく生活はもうイヤです。僕と同じような境遇の方、またそれを克服した方、アドバイスをお願いします。

リスト1 SOLDIER マシン語データ・リスト

800 - 0 - 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 15 18 5100 37 57 + 47 78 38 32 78 35 16 16 16 16 16 16 16 1										elegibalical	ーリス	1		טבט	IER	45	//	台アー	-,	177										
\$383 St 36 St 36 St 66 Pt 76 St 51 Pt 75 \$344 St 75 St 56 St 67 St 57 Pt 58 St 17 Pt 594 St 57 St 56 Pt 18 St 77 \$344 St 75 St 56 St 44 St 45 St 56 St 17 St 57 St 67 St 57 St 67 St 58 St 58 St 64 St 64 St 64 St 58 St 64 St	5000 5008 5010 5018 5020	00 00 3B 6C 7B	48 77 00 3B 6C	79 48 30 00 38	F6 61 48 00	5A 6F 61 48 2E	F1 5A 6F 61 48	6C 7B 5A 76 00	3B 6C 7B 5A 79	: A9 : D0 : 64 : 20 : 11	51D8 51E0 51E8 51F0	43 3F 3E 3E	37 43 3F 3A	36 78 43 38	7A 7A 37 43	36 36 38 37	3A 37 36 3F	3E 3E 7B 36	37 3A 3F 7A	:0F :50 :22 :10	5388 5390 5398 53A0	4D 43 00 00 00	43 43 43 32 43	43 40 43 43 76	43 76 00 00	43 76 00 00 43	43 00 43 43 76	43 43 43 00 00	43 76 00 43 43	:22 :78 :0C :FB :B5
\$868 9 84 0 40 57 42 58 0 47 78 67 8 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	5038 5040	3C 48	3B 76	5A 3B	6E 5A	00 6E	7B 00	58 78	61 5B	:76 :97	SUM	E3	22	50	88	02	07	4E	0 5	:45	53B8 5300	00 43	76 43	43 43	00 43	43 56	00 00	43 76	43 71	:82
SUM 55 87 94 10 63 63 52 E5 17D \$258 05 B8 42 E0 60 80 78 80 80 120 120 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100	5050 5058 5060 5068 5070	42 58 10 43 48	50 40 43 4E 56	6C 4D 1D 6C 7A	56 5F 42 1D 36	43 4E 5B 79 7A	4A 5B 5D 79 78	5E 4A 1E 79 4D	10 60 48 42 78	:67 :B3 :DE :C7 :0A	5200 5208 5210 5218 5220	7A 05 00 00 43	7A 00 00 00 3E	7B 00 00 00 3E	00 00 00 20 3E	13 7B 00 20 3E	03 00 00 3E	0F 00 7B 00 3E	12 00 00 00 3E	: A6 : 80 : 7B : 40 : F5	53D0 53D8 53E0 53E8 53F0	43 76 42 56 43	76 43 40 42 43	00 76 76 43 43	99 43 76 43 43	43 76 00 56 56	76 00 42 43 43	00 43 43 43 43	43 43 43 43	: B5 : 2B : 43 : 3D : 2B
5248 60 60 60 60 60 60 60 6	SUM	55	87	94	10	63	63	52	E5	:7D	5230	36	36	36	36	7B	94	BF	93	:39	SUM	63	28	ØA	46	F6	AC	1E	3E	:D9
See Be	5088 5088 5098 5098 5098	3A 4E 4B 42 5B	4E 78 79 4B 4D	4A 3F 4C 6C 4D	4D 4A 6C 56 3A	79 78 43 78 4E	79 3B 5B 43 5B	79 42 56 78 43	3B 78 7A 6F 6C	:C5 :BC :EA :F4 :87	5248 5258 5258 5268 5268 5278	00 7B 23 00 2A 3E 43	00 00 00 2A 3E 36	00 C6 7B 00 00 3E 36	00 00 00 21 3E 36	00 2A 00 7B 20 3E 36	00 2A 00 00 00 3E 36	00 00 05 43 3E 36	00 00 3E 3E 36	:00 :95 :9E :40 :16 :F0 :BD	5400 5408 5410 5418 5420	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	:00 :00 :00 :00
586E 37 A7 38 3A 78 43 78 60 :63 586E 34 74 38 3A 78 17 94 33 53 87 586E 34 74 38 3A 78 17 94 33 53 87 586E 38 74 78 38 3A 78 60 38 43 :65 586E 87 A7 38 3A 78 60 3B 43 :65 586E 87 A7 38 3A 78 60 79 3E 35 6C :7E 5UM AD 51 85 F8 C0 8A 3F 18 :1F 5UM AD 51 8	5086 5088 5006 5008	78 4A 5A 3E 4D	4E 4D 4A 42 38	60 36 78 48 38	6E 7A 74 56 4A	39 36 42 39 5A	5A 38 37 5A 3F	75 4E 3E 75 56	4E 37 3A 3F 74	:F6 :3A :84 :67 :6D	ADD	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	:SUM	5430 5438 5440 5448 5450	0F 00 00 00 01	0B 00 00 00 08	01 00 00 00	1A 00 00 00	15 FF 00 00	2E FF 00 00	14 FF 00 00	00 FF 00 00	:8C :FC :00 :00
5288 78 79 78 79 78 79 78 79 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 62 78 10 78 15 78 16 78 16 78 15 78 15 78 15 78 15 78 16 78 16 78 15 78 15 78 15 78 16 78 16 78 15 78 15 78 15 78 16 78 15 7	50E8 50E8 50F8	7B 34 00 78	00 7A 35 7A	78 3B 00 34	3A 3A 3A 00	78 78 78 79	43 79 00 3E	7B 43 3B 35	00 35 43 60	:63 :8F :65 :7E	5288 5290 5298 5290 5298	78 78 78 78 78	5F 79 79 79 79	78 7A 7A 7B 7A	5F 79 79 79 79	78 7A 7A 7A 7B	5D 79 79 79 79	7B 7A 7A 7A 7A	79 79 79 79 79	:77 :CC :CD :CD	5460 5468 5470 5478	02 03 02 03	08 01 04 03	04 08 03 05	00 04 00 01	00 00 00	00 00 00	00 00 00	00 00 00	:0E :10 :09 :0C
ADD	SUM	HD	51	85	18	CO	ВН	31	18	:11	52B8	7A	79	7A	79	7A	79	7A	79	:00	SUM	10	24	18	38	14	3H	22	13	:16
5138 5F 1D 5C 1F 5D 5E 47 1E :17 5138 1C 5F 1D 5C 1F 5D 5E 48 :16 5140 1E 1C 5F 1D 4E 4A 4D 5B :F6 5148 4A 6C 76 7A 77 4E 5B 76 :3C 5150 4A 4A 7B 42 6C 77 :77 3A 1E5 5168 3B 47 7B 3F 47 43 37 3E 3A 3B 43 :2B 5188 3B 47 7B 3F 47 7A 3B 3B 43 :3B 5188 3B 47 7B 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 :32 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 :28 5189 3B 47 7B 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 :32 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 :28 5190 43 47 37 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 37 :28 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 :28 5190 43 47 37 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 37 :28 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 :28 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 :28 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 :28 5190 43 47 37 3F 43 7B 7A 65 5190 43 47 37 3F 43 7B 7A 65 5190 3B 47 7B 3F 47 7A 3B 3F 47 7A :36 5190 3B 47 7B 3F 47 7A 3B 3F 47 7A :36 5190 3B 47 7B 3F 47 7A 3B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 7B 3F 47 7A :36 5190 3B 3F 47 3B 3B 43 :37 5100 3B 3F 47 3B 3B 43 :37 5100 3B 3F 47 3B 3B 43 :21 5100 3B 3F	5108 5108 5118 5118 5128	4A 3F 6C 5B 5B	5B 4A 5B 78 1F	6C 3B 4A 7B 5D	3A 34 6C 4A 5E	5B 5B 79 37 43	78 5B 36 60 1E	60 5B 35 60 10	6C 7A 5B 34 5F	:F6 :83 :BC :DB :12	52DØ 52D8 52EØ 52E8 52FØ	3E 36 82 7B 14	3E 36 8C 0D 00	3E 36 00 01 00	3E 36 00 03 00	43 36 00 00 00	36 23 13 00	36 7B 00 0F 00	36 8B 00 06 00	:DD :4A :31 :B4 :14	5480 5488 5490 5498 5480	03 03 02 03 02	09 04 03 04 06	07 05 05 07 01	08 07 00 08 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	:18 :13 :0A :16 :09
5168 38 47 78 47 43 47 36 7A : 65 5178 47 73 73E 3A 3E 47 43 47 : 65 5178 47 37 3E 3A 3E 47 43 47 : 65 5188 47 37 3E 3A 3E 47 43 47 : 65 5318 2E B9 00 00 00 00 3C 3C 00 00 00 : 55 5328 3C 3C 3C 3C 00 00 00 00 : 2C 5338 00 76 00 76 77 76 00 76 : 45 5338 07 6 00 76 77 76 00 76 : 45 5358 47 38 47 38 3E 3A 3E 47 3A 3B 43 : 3B 5188 47 7B 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 : 82 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 : 28 5190 43 47 36 7A 37 3E 3A : 60 5190 43 47 36 7A 37 3E 3A : 60 5190 43 47 36 7A 37 3F 38 : 3A : 60 5190 3F 43 7B 7A 47 37 3E 3A : 60 5190 3F 43 7B 7A 47 37 3E 3A : 60 5190 3F 43 7B 7A 47 37 3E 3A : 60 5190 3F 43 7B 7A 47 37 3E 3A : 60 5190 3F 43 7B 7A 47 37 3E 3A : 60 5190 3F 43 7B 7A 47 37 3E 3A : 60 5190 3F 43 7B 3F 43 47 36 7A : 65 5180 3B 36 7B 3F	5138 5138 5148 5148 5158 5158	5F 3 1C 3 1E 3 4A 3 4A 3 76	1D 5F 1C 6C 4A 6C	5C 1D 5F 76 7B 4A	1F 5C 1D 7A 42 5B	5D 1F 4E 77 6C 42	5E 5D 4A 4E 77 4A	47 5E 4D 5B 77 56	1E 48 5B 76 3A 77	:17 :16 :F6 :3C :E5 :E0	ADD 5300	+0 2E	+1 B9	+2 2E	+3 BD	+4 F4	+5 BD	+6 2E	+7 B9	:SUM	5480 5488 5400 5408 5400 5408	04 02 03 04 04 04	01 02 05 01 06 05	03 08 08 02 07 09	04 00 03 03 04 07	09 00 07 08 01	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	:15 :00 :13 :11 :10 :1A
SUM 90 B2 36 90 08 38 08 69 :BC 5330 3C 3C 3C 3C 3C 00 00 00 :2C 5338 07 6 00 76 :4F 5340 76 77 76 00 76 :4F 5340 76 76 71 00 76 00 00 76 :49 5340 76 00 00 76 00 00 76 00 :2C 5358 00 76 00 00 76 00 00 62 5340 76 00 00 76 00 00 76 00 00 62 5340 76 00 00 76 00 00 76 00 00 62 5340 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	5170	36	3A	47	37	47	43	7B	7A	:6D	5318 5320	2E 00	89 30	99 30	00 00	99 30	3C 00	2E 30 00	89 00 00	:2B :5F :B4	54F0	04	02	05	09	04	00	00	00	:18
ADD +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 :SUM 5180 3B 47 7B 3F 47 3A 3B 43 :3B 5188 47 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 :82 5190 43 47 36 7A 36 3A 47 37 3E 3A 3B 43 :3B 5188 47 3A 3B 43 37 3F 47 7A 3B 3E 7B 47 7A 3B 3E 7B 47 3A 3B 43 :3B 5188 47 3A 3B 43 37 3F 47 7A :36 51B0 3B 3E 7B 3F 43 47 3F 7A :65 51C8 3B 36 7B 3F 3E 3A 3B 43 :21 5538 3	SUM	90	B2	36	90	08	38	ØB	69	:BC	5330 5338	30 00	30 76	3C	30 76	30 77	99 76	99 99	99 76	:20 :4F	SUM	35	3E	58	53	30	00	00	00	:51
5180 3B 3E 7B 3F 43 47 36 7A :6D 5180 3B 3E 7B 3F 43 47 36 7A :65 5100 36 37 3E 3A 3E 47 43 37 :E4 5100 36 37 3E 3A 3E 47 43 37 :E4 5100 36 37 3E 3A 3B 43 :21 SUM DB 05 DF 86 26 14 FE AC :29 5538 04 02 03 05 06 00 00 00 :14 5540 00 00 CD 5C 52 06 10 0E :9F SUM 2D 11 EB 87 87 3C 2B 13 :B1	5186 5186 5196 5196	3 3B 3 47 3 43 3 3F 3 3E	47 3F 47 43 47	7B 47 36 7B 43	3F 7A 7A 7A 47	47 38 36 47 38	3A 3E 3A 37 36	3B 7B 47 3E 7B	43 47 37 3A 3F	:3B :82 :28 :6D :3A	5348 5350 5358 5360 5368 5370	76 00 76 00 71	00 76 76 00 00 4E	99 77 99 99 76 43	76 76 76 76 00 43	99 76 76 99 40	99 76 76 99 76 4E	76 00 00 00 43	99 76 71 76 76 43	:62 :D9 :49 :D8 :62 :66	5500 5508 5510 5518 5520 5528	95 95 96 96 96	01 02 03 01 06 01	04 05 02 05 04	07 08 06 03 03 07	08 05 09 04 08 08	09 09 07 05 09	00 00 00 07 07 05	00 00 00 00 00	: 22 : 21 : 23 : 10 : 20 : 20
SUM 2D 11 EB 87 87 3C 2B 13 :B1	5180 5180 5100	3B 3 36 3 36	3E 3A 37	7B 47 3E	3F 37 3A	43 3F 3E	47 43 47	36 78 43	7A 7A 37	:6D :65 :E4	SUM	DB	05	DF	86	26	14	FE	AC	129	5538	04	02	03	05	96	00	00	00	:14
				., 0	ψ1	J.	on					ノス	h2	so	LDIE	ER	ソー	ス・リ	ノス	h 1999	SUM	2D	11	EB	87	87	30	28	13	:B1

10 TEMPO 7:PRINT %1,"E":CURSOR 15,11:
PRINT "ቻョット マッテ求 !!"
20 SG=\$A000:GDSUB 9000:GDSUB 11000
30 CG=\$B000:G=12:GK=1:NB=2
50 TF=\$6000:TE=\$6020:TD=\$6040:TX=\$606
0:TV=\$6080:TZ=\$60A0

60 TA=\$60C0:TB=\$60E0:TC=\$6100:GX=\$612 0:GY=\$6140:GZ=\$6160 70 GA=\$6180:EX=\$61A0:EY=\$61C0:EZ=\$61E

0:MX=\$6200:MY=\$6240 80 MZ=\$6280:MA=\$62C0:MD=\$6300:KB=\$634 0:GB=\$6380 90 TIME=0:GOSUB 8700 100 GOSUB 1000:GOSUB 4000:GOSUB 2000:G 0SUB 7000:GOSUB 10000 110 GOSUB 2000:GOSUB 7000:IF NB=1 GOSU

B 3000

130 GOSUB 2000:GOSUB 9500:GOSUB 10000

150 IF TIME>30 GOSUB 400 160 IF (NB=2)*(TIME>2) NB=1

170 GOTO 100

170 GGTT 100 400 NA=NAH1:NC=NC+1:IF NA>30 NA=10:G=G -4:IF G<=2 G=2 410 IF NC>2 DC=DC+1:DD=DD+5:NC=0 420 TIME=0:NB=2:GGSUB 2500 500 KA=PEEK(\$544B+NA*B)

120 GOSUB 10000





```
510 FOR K=0 TO 7
    510 FOR K=0 TO 7

520 KBIKJ=PEEK($544B+NA*B+K)

530 NEXT K:RETURN

1000 POKE $6000,04:A=PEEK($6001)

1010 IF (A AND 1)=0 BX=1:60SUB 1300

1020 IF (A AND 2)=0 BX=-1:60SUB 1300
    1030 POKE $E000,03: A=PEEK($E001)
1040 IF (A AND 1)=0 BY=1:GOSUB 1
1050 POKE $E000,07: A=PEEK($E001)
    1060 IF (A AND 1)=0 BY=-1:GOSUB
1070 IF (A AND 8)=0 GOSUB 1220
1080 IF (A AND 4)=0 GOSUB 1200
   1080 IF (A AND 4)=0 GOSUB 1200
1090 PDKE $E000,05:A=PEEK($E001)
1100 IF (A AND 4)=0 MM=1:GOSUB 1400
1110 IF (A AND 8)=0 MM=2:GOSUB 1420
1120 PDKE $E000,06:A=PEEK($E001)
1130 IF (A AND 8)=0 GOSUB 1500
    1140 RETURN
1200 CA=CA+1:IF CA=9 CA=1
   1200 CA=CA+1:IF CA=9 CA=1
1210 GDT0 1230
1220 CA=CA-1:IF CA=0 CA=8
1230 AA=$5000+((CA-1)*9):RETURN
1300 FOR I=0 T0 15:IF TVII]=0 GDT0 1320
1310 TX[I]=TX[I]+BX:TY[I]=TY[I]+BY
   1320 IF GY[I]=G0T0 1340
1330 GX[I]=GX[I]+BX:GY[I]=GY[I]+BY
1340 IF MY[I]=O G0T0 1360
    1350 MX[I]=MX[I]+BX:MY[I]=MY[I]+BY
    1360 NEXT
    1370 IF DY=0 GOTO 1390
   1380 DX=DX+BX:DY=DY+BY
1390 CG=CG-BX-(BY*30):BX=0:BY=0:RETURN
1400 IF (MB=0)*(DC>0) DC=DC-1:MB=20
    1410 GOTO 1450
   1410 BUTU 1450
1420 IF (MC=0)*(DD>0) DD=DD-1:MC=20
1450 GDSUB 2500:RETURN
1450 M=0:IF ((MM=1)*(MB=0))+((MM=2)*(MC
1450 M=0:IF (MM=1)*(MB=0))+((MM=2)*(MC
1450 M=0:IF (MM=1)*(MB=0))+((MM=0)*(MC
 =0)) MUSIC "-A0":RETURN
1510 FDR Q=0 TD 30:SDUND500+Q*400:NEXT
 1510 FGM &=0 10 30.58888850078440.

0:CALL 71

1520 IF MY[M]<>0 M=M+1:GOTO 1520

1530 MZ[M]=CA:MD[M]=0
   1540 MACM3=2:IF MM=1 MACM3=1
   1550 IF MM=1 MB=MB-1:GOTO 1570
1560 MC=MC-1
   1570 GOSUB 2500
1600 DN CA GOTO 1630,1610,1610,1620,162
 0,1640,1630,1630
1610 MX[M]=14:MY[M]=11:RETURN
1620 MX[M]=14:MY[M]=12:RETURN
1620 MXIM]=14:MYIM]=12:RETURN

1630 MXIM]=16:MYIM]=11:RETURN

1640 MXIM]=16:MYIM]=12:RETURN

2000 FOR I=0 TD 20:IF MYII]=0 FOR II=0

TO 10:NEXT II:GOTD 2240

2005 ON MAII] GOTD 2300,2010

2010 ON MZII] GOTD 2050,2020,2020,2020,

2060,2030,2030,2030

2020 MXII]=MXII]-1:GOTD 2040
2020 MXII]=MXII]-1:GGTO 2040
2030 MXII]=MXII]+1
2040 ON MZII]-1 GGTO 2050,2100,2060,210
0,2060,2100,2050
2050 MYII]=MYII]-1:GGTO 2100
2060 MYII]=MYII]+1
2100 IF (MXII]**(0)+(MXII]**(29) MYII]=0
2110 IF (MXII]**(0)+(MXII]**(24) MYII]=0
2200 FGR M=0 TO 10:IF TYUM]=0 GGTO 2230
2210 IF (MYII]**(TYUM]**(MYII]**(TYUM)**2) G
 OTO 2230
   2220 IF (MX[[]>=TX[M])*(MX[]]<=TX[M]+2)
  2220 IF (MXLIJ)=|XLMJ)*(MXLIJ<=|XLMJ+2)

GOSUB BOOO

2230 NEXT M

2240 NEXT M:RETURN

2300 MDIJ=MDIJ3+1:IF MDIJ>3 GOTO 2010
   2320 M=0: ME=MD[]: IF MD[] =MD[] 1/2*2 ME
 =ME*(-1)
2330 IF MY[M]<>0 M=M+1:GDT0 2330
2340 MZCMJ=MZCIJ
2350 DN MZCIJ 60T0 2360,2370,2380,2390,
2360,2370,2380,2390
   2360 MX[M]=MX[I]+ME:MY[M]=MY[I]:GOTO 20
   2370 MX[M]=MX[I]+ME:MY[M]=MY[I]-ME:GOTO
   2380 MX[M]=MX[I]:MY[M]=MY[I]-ME:GDTD 20
 10
   2390 MX[M]=MX[I]-ME:MY[M]=MY[I]-ME:GOTO
   2010
   2500 JA=0:JC=69:JB=MB:IF MM=2 JC=122:JB
  2510 FOR JJ=32 TO 38 STEP 2:FOR J=15 TO
   2520 IF JAKJB SPOKE JJ.J.JC:GOTO 2540
   2530 SPOKE JJ,J,0
2540 JA=JA+1:NEXT J:NEXT JJ
  2550 CURSOR 37,8:PRINT DC," "
2560 CURSOR 37,10:PRINT DD," "
2570 RETURN
  2070 IF RND(G)<>1 RETURN
3010 IF RND(G)<>1 RETURN
3010 I=0
3020 IF TYLIJ<>0 I=I+1:G0TD 3020
3030 TZLIJ=KBERND(KA)J
  3060 TX[I]=1:TY[I]=1:60SUB 3600
3070 TB[I]=TA[I]:TC[I]=0:TD[I]=0:TE[I]=
 0: TF[] ]=1
 3080 DN TZ[1] GOSUB 3100,3150,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500
  3100 TD[I]=RND(4): TE[I]=RND(3): RETURN
```

```
3150 TCII 1=2: RETURN
    3200 TF[1]=2:RETURN
3250 TD[1]=RND(5)+5:TE[1]=1:RETURN
    3300 RETURN
                TDEI J=RND(3)+2: RETURN
    3400 TELLI=1: RETURN
    3450 TC[]=1:RETURN
3500 TC[]=RND(3)+2:TE[]]=1:TF[]]=RND(3
     -2: RETURN
    -2.RETURN
3600 TALI]=RND(4)
3610 ON TALI] GOTO 3640.3630.3620.3650
   3610 ON TACIJ GOTO 3640,3630,3620,3650
3620 TXLIJ=RND(25):RETURN
3630 TXLIJ=26:GOTO 3650
3640 TYLIJ=22:GOTO 3620
3650 TYLIJ=RND(22):RETURN
4000 FOR I=0 TO 10:IF TYLIJ=0 GOTO 4030
4010 IF TZLIJ=>9 GOSUB 4900:GOTO 4030
4020 ON TZLIJ GOSUB 4100,4200,4300,4400
    4500, 4600, 4700, 4800

4030 NEXT I:RETURN

4100 TC[I]=TC[I]+1:IF TC[I]<TD[I] GOTD
  4120
    4110 TC[[]=0:TD[[]=RND(4):TE[[]=RND(3
   4120 ON TALIJ GOTO 4130,4140,4130,4140
4130 TXLIJ=TXLIJ+TELIJ-2:GOTO 4150
4140 TYLIJ=TYLIJ+TELIJ-2
    4150 GOTO 5900
 4200 TD[I]=TD[I]+1:IF TD[I]>80 GOSUB 54
00:GOTO 4260
00:60T0 4260
4210 G0SUB 5000:60SUB 5100:60SUB 5200:6
CSUB 5300:60SUB 5500
4220 DN TC[1] 60T0 4230,4250
4230 IF TF[1]>3 TC[1]=2:60T0 4250
4240 GE=2:60SUB 6000:TF[1]=TF[1]+1
    4250 IF RND(6)=1 TC[]=1:TF[]=1
    4260 GOTO 5900
   4300 GOSUB 5200
   4310 IF RND(12)=1 GE=2:GOSUB 6000
4320 GOTO 5900
   4400 ON TE[1] 60T0 4410,4440
4410 TC[1]=TC[1]+1:1F TC[1]>TD[1] TE[1]
   4420 GOSUB 5000:IF RND(10)=1 GE=1:GOSUB
   4430 GOTO 4450
   4440 GOSUB 5400
4450 GOTO 5900
   4500 DN TACLI GOTO 4510,4520,4510,4520
4510 TXCLI=TXCLI+RND(3)-2:GOTO 4530
4520 TYCLI=TYCLI+RND(3)-2
  4520 TY[I]=TY[I]+RND(3)-2

4530 IF RND(1)1<1 GOTO 4570

4540 GE=2:GOSUB 5200:IF TF[I]=1 GOSUB 6

000:TF[I]=3:GOTO 4580

4550 GOSUB 6000:TF[I]=1

4570 IF RND(7)=1 GOSUB 5500:TB[I]=TA[I]

4580 GOTO 5900
   4600 IF TELLIS TRELISTACE 1: GOSUB 5400:
4600 IF TE[I]>5 TB[I]=TA[I]:GOSUB 5400:
GOTO 4490
4610 TC[I]=TC[I]+1:IF TC[I]>TD[I] TC[I]
=0:TD[I]=RND[3)+2:50T0 4660
4620 GOSUB 5200:GOSUB 5100:GOSUB 5000:G
OSUB 5300
USUB 5300

4630 IF RND(B)=1 GOTO 4540

4640 GOTO 4690

4660 TXIIJ=RND(26):TYIIJ=RND(22)

4670 IF (TXIIJ)10)*(TXIIJ<20)*(TYIIJ>6)

*(TYIIJ<16) GOTO 4660
   4680 TECI ]=TECI ]+1
   4690 GOTO 5900
   4700 IF RND(10)=1 GE=1:GOSUB 6000
4710 ON TEIIJ GOTO 4720,4740
4720 TD[I]=TD[I]+1:IF TD[I]>6 TE[I]=2
  4730 GOSUB 5900:RETURN
4740 TBCI J=RND(4)
4750 TXCI J=TXCI J+RND(3)-2:TYCI J=TYCI J+R
 ND(3) - 2
   4760 GOSUB 5950: RETURN
  4760 BUSUB 3790-RETURN
4800 DN TCLII GOTO 4810,4850
4810 GGSUB 5000:GGSUB 5500:GGSUB 5200
4820 IF RND(10)=1 GE=1:GGSUB 6000
4830 TDLII=TDLIJ+1:IF TDLIJ>30 TCLIJ=2
  4840 GDSUB 5400:TB[[]=TA[[]:GDTD 5900
4850 GDSUB 5400:TB[[]=TA[[]:GDTD 5900
4900 TD[[]=TD[[]+1:ON TE[[] GOTD 4910,4
4900 IDII J= IDII J+1:UN IELI J GOTO 4910,4
940,4920
4910 IF TDII J>TCII J TDII J=0:TEII J=2
4920 IF (TALI J=1)+(TALI J=3) TXLI J=TXLI J
+TFLI J:GOTO 5900
  4930 TYEI]=TYEI]+TFEI]:GOTO 5900
4940 IF TDEI]:4 TZEI]=TZEI]+1:GOTO 4970
4950 TAEI]=TAEI]+2:IF TAEI]>4 TAEI]=TAE
   4960 TE[1]=3:TF[1]=RND(3)-2:RETURN
  4970 GE=1:GOSUB 6000:GX[M]=GX[M]+RND(5)
-3:GY[M]=GY[M]+RND(5)-3:RETURN
5000 DN TACI] GOTO 5010,5050,5010,5050
 5000 ON TALIJ GOTO 5010,5050,5050,5050
5010 IF (TXLIJ<10+(TXLIJ>20) RETURN
5020 IF TXLIJ<15 TXLIJ=TXLIJ-1:RETURN
5030 TXLIJ=TXLIJ+1:RETURN
5050 IF (TYLIJ<6)+(TYLIJ>15) RETURN
5060 IF TYLIJ<12 TYLIJ=TYLIJ-1:RETURN
5070 TYLIJ=TYLIJ+1:RETURN
5100 IF (TYLIJ<6)+(TYLIJ>16) GOTO 5140
5110 IF (TXLIJ<12)*(TALIJ=4) TALIJ=3:RE
TURN
  5120 IF (TX[])>14)*(TA[]]=2) TA[]]=1:RE
```

TURN

5130 RETURN

```
5140 IF (TX[I]<10)+(TX[I]>20) RETURN
5150 IF (TX[I]<10)*(TA[I]=3) TA[I]=2:RE
   TURN
      5160 IF (TX[[]>15)*(TA[[]=1) TA[[]=4:RF
      5170 RETURN
      5200 IF (TXII]<10)+(TXII]>20) 60T0 5230
5210 IF TYII]<12 TBII]=3:RETURN
     5220 TB[[]=1:RETURN
5230 IF TX[]3(15 TB[])=4:RETURN
5240 TB[]]=2:RETURN
     5300 DN TALIJ 60T0 5310,5350,5310,5350
5310 IF TXLIJ<3 TXLIJ=TXLIJ+1:RETURN
5320 IF TXLIJ>23 TXLIJ=TXLIJ-1
       5330 RETURN
     5330 RETURN
5350 IF TYCI]<3 TYCI]=TYCI]+1:RETURN
5360 IF TYCI]>21 TYCI]=TYCI]-1
    5360 IF TYLIJ21 TYLIJ=TYLIJ-1

5370 RETURN

5400 DN TALIJ GDTO 5430,5410,5430,5410

5410 IF TYLIJ412 TYLIJ=TYLIJ-1:RETURN

5420 TYLIJ=TYLIJ+1:RETURN
  5420 TYLIJ=TYLIJ=1:RETURN
5430 IF TXLIJ:15 TXLIJ=1TXLIJ-1:RETURN
5440 TXLIJ:15 TXLIJ=1TXLIJ-1:RETURN
5500 IF ((TXLIJ:10)*(TXLIJ:20))+((TYLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10)*(TXLIJ:10
    5540 RETURN

5550 IF TY(1)<10 TA(1)=RND(2)+1:RETURN

5500 TA(1)=RND(2):RETURN

5900 ON TA(1) GOTO 5940,5920,5930,5910

5910 TX(1)=TX(1)+1:GOTO 5950

5920 TX(1)=TX(1)-1:GOTO 5950
   5920 TXLIJ=1XLIJ=1:BGIT 5950
5930 TYLIJ=TYLIJ+1:BGIT 5950
5940 TYLIJ=TYLIJ-1
5950 IF (TXLIJ<12)+(TXLIJ>16) GGIT 5970
5960 IF (TYLIJ>=)*(TYLIJ<13) GGSUB 75
    5970 IF (TX[]3(1)+(TX[]3>25)+(TY[]3(1)+
    TYEI 3>22) TYEI 3=0
5980 RETURN
   5980 REIUWN
6000 M=0
6010 IF GY[M]<00 M=M+1:60T0 6010
6020 GALWH=1:6BEM]=0:IF GE=2 60T0 6300
6050 IF TYLII1>6 GOT0 6100
6060 IF TXLII3<8 GZ[M]=6:60T0 6250
6070 IF TXLII3<8 GZ[M]=5:60T0 6250
   6070 1F TXII)(18 GZIM]=5:G0T0 6250
6080 GZIM]=4:G0T0 6250
6100 1F TYII):16 G0T0 6200
6110 1F TXII)(18 GZIM]=7:G0T0 6250
6120 1F TXII)(18 RETURN
6130 GZIM]=3:G0T0 6250
    6200 IF TX[I]<8 GZ[M]=8:GOTO 6250
6220 IF TX[I]<18 GZ[M]=1:GOTO 6250
   6220 IF TXII 3/18 GZ[M]=1:GDT0 6250
6230 GZ[M]=2
6250 GX[M]=TXII]+1:GY[M]=TY[I]+1:RETURN
6300 GA[M]=2:GZ[M]=TBII]
6310 DN GZ[M] GDT0 6320,6350,6330,6360
6320 GY[M]=TY[I]:GDT0 6340
    6330 GYLM]=TY[1]+2
6340 GXLM]=TX[]]+TF[]]-1:RETURN
6350 GXLM]=TX[]]:GOTO 6370
   6360 GX[M]=TX[]]+2
6370 GY[M]=TY[]]+TF[]]-1:RETURN
    7000 FOR I=0 TO 15:IF GYEI ]=0 GOTO 7130
7010 GBEI J=GBEI J+1:IF GAEI J=2 GOTO 7200
7010 GBII]=GBII]+1:IF GAII]=2 GOTO 7200
7015 IF GK=2 GOTO 7100
7020 DN GZII] GOTO 7060,7030,7030,7030,
7070,7040,7040,7040
7030 GXII]=GXII]-1:GOTO 7050
7040 GXII]=GXII]+1
7050 DN GZII]-1 GOTO 7060,7100,7070,710
0,7070,7100,7060
7060 GYII]=GYII]-1:GOTO 7100
7060 GY[I]=GY[I]+1:GOTD 7100

7070 GY[I]=GY[I]+1

7100 IF (GX[I]<1)+(GX[I]>28)+(GY[I]<1)+

(GY[I]>23)+(GB[I]>50) GY[I]=0

7110 IF (GX[I]<14)+(GX[I]>16) GDTO 7130

7120 IF (GY[I]>=11)*(GY[I]<=13) GOSUB 7
500
   7130 NEXT I
7140 IF GK=2 GK=1:RETURN
   7140 1F GR=2 GR=18RE10RN
7150 GR=21RETURN
7200 GN GZ[I] GGTO 7060,7210,7070,7220
7210 GX[I]=GX[I]-1:GGTO 7100
7220 GX[I]=GX[I]+1:GGTO 7100
     7500 GOSUB 10000:FOR SQ=1 TO 200
7510 LINE30,25,RND(59),RND(48),1
7520 FDR SR=1 TD 10:SDUND2000+SD*200-SR
*30:NEXT SR:NEXT SD
    7530 CALL 71:NN=NN-1:IF NN<0 G0T0 8600
7540 CURSOR 37,23:PRINT NN," "
     7550 GOSUB 8750: RETURN
    8010 IF EYEE 3<>0 E=E+1:60T0 8010
   8030 EYEE]=TYEM]:EXEE]=TXEM]:TYEM]=0
8050 EZEE]=2:MYEE]=0
   8100 SC=SC+5*(NA/5+1)
8120 CURSOR 35,3:PRINT SC,"O"
8140 IF SC>SA NN=NN+1:SA=SA+2000:CURSOR
  37,23:PRINT NN;"
8150 RETURN
8600 PRINT "@":TIME=0
8610 CURSDR 10,5:PRINT "** GAME OVER **
  8620 IF SC>SH SH=SC
8630 CURSOR 12,10:PRINT "HI-SCORE ",SH
```

400

| UZN-2 SOLDIER Y-Z.JZh
| "0" | 8640 CURSOR 12,12:PRINT " SCORE ",SC "0" | 8650 CURSOR 11,16:PRINT "TRY AGAIN Y/N" 8660 S=INKEY:IF S="Y" GOTO 8700 8670 IF S="N" PRINT "E":END 8680 IF ITME>T GOSUB 11000:GOSUB 8700:R ETURN 8690 GOTO 8660 | 8700 MM=2:NA=1:NN=3:DC=3:DD=10:SA=1000:SC=0:MB=20:MB=20:GA=1 8710 AA=\$5000:PUTa30,0,39,24,\$51F8 8750 FOR SO=0 TO 1000:PDKE \$6000+SQ,0:N EXT SQ:IY=0 8760 GOSUB 500:GOSUB 10000 8770 CURSOR 10,12:PRINT "READY !!":FOR SO=0 TO 20000:NEXT SO:RETURN 9000 FOR 1=0 TO 10000 9010 IF RND(70)=1 QA=189:GOTO 9050 9020 IF RND(50)=1 GA=46:GOTO 9050 9040 QA=0 9050 PKE \$4000+I,DA:NEXT I:RETURN 9500 IF DX<>0 GOTO 9400 YOS PKE \$4000+I,DA:NEXT I:RETURN 9500 IF DX<>0 GOTO 9400 YOS PKE \$4000+I,DA:NEXT I:RETURN 9500 IF DX<0 GOTO 9400 YOS PKE \$4000+I,DA:NEXT I:RETURN 9500 IF DX<0 GOTO 9400 YOS PKE \$4000+I,DA:NEXT I:RETURN 9500 IF RND(600)</p>

9520 IF DZ=1 DX=23+RND(5)-2:DY=23:GOTO 9600

9530 IF DZ=2 DX=28:DY=RND(5):GOTO 9600 9540 IF DZ=3 DX=RND(5):DY=1:GOTO 9600 9550 IF DZ=4 DX=1:DY=20+RND(5)-2:GOTO 9 9440 ON DZ GDTO 9660,9650,9650,9660
9450 DY=DY+1:GDTO 9670
9660 DY=DY+1:GDTO 9670
9660 DY=DY+1:GDTO 9670
9660 DY=DY+1:GDTO 9670
9760 IF (DY<1)+(DY>13) GDTO 9710
9680 IF (DX<1)+(DX>16) GDTO 9710
9700 DC=DC+1:GDSUB 1450
9710 IF (DX<1)+(DY<1)+(DX>2B)+(DY>23) D
9710 IF (DX<1)+(DY<1)+(DX>2B)+(DY>23) D
9710 GETURN
10000 IF CG<46000 CG=\$C000:GOTO 10020
10010 IF CG>\$C000 CG=\$A000
10010 IF CG>\$C000 CG=\$A000
10010 IF M=0 TO 20
10110 IF MYEM]=0 GDTO 1070
10120 DN MZLMJ GDTO 10170
10120 DN MZLMJ GDTO 10130,10160,10140,10
150,10130,10160,10140,10150
10130 SPOKE MXLMJ,MYLMJ,6:GGTO 10170
10150 SPOKE MXLMJ,MYLMJ,6:GGTO 10170
10150 SPOKE MXLMJ,MYLMJ,118:GDTO 10170
10150 SPOKE MXLMJ,MYLMJ,118:GDTO 10170
10150 SPOKE MXLMJ,MYLMJ,119
10170 NEXT M
10175 FOR M=0 TO 15:IF EYLMJ=0 GDTO 1021
5
10180 ON EZLMJ GDTO 10200,10190
10190 PUT@EXLMJ-1,EYLMJ-1,EXLMJ+3,EYLMJ+

9600 IF RND(3)<>1 GOTO 9670 9610 ON DZ GOTO 9620,9620,9630,9630 9620 DX=DX-1:GOTO 9640


9630 DX=DX+1

3,*52F8:EZIMJ=1:GDTO 10210
10200 PUT9EXEMJ.EYEMJ.EXEMJ+2,EYEMJ+2,\$5
311:EYEMJ=0
10210 FOR 0=0 TO 50:SDUND 5000+0*200:SDU ND 5000-0*100:NEXT 0:CALL 71
10215 IF TYEMJ=0 BOTO 10230
10220 PUT9T3XEMJ.YTMJ,TXEMJ+2,TYEMJ+2,\$5
048+(TZEMJ-1)*36+(TBEMJ-1)*9
10230 IF GYEMJ=0 GDTO 10280
10240 IF GAEMJ=2 GOTO 10280
10245 IF GBEMJ>40 SPOKE GXEMJ,GYEMJ,72:G
0TO 10280
10250 SPOKE GXEMJ,GYEMJ,71:GOTO 10280
10250 SPOKE GXEMJ,GYEMJ,73:GOTO 10280
10250 SPOKE GXEMJ,GYEMJ,227
10280 NEXT M
10300 IF DY=0 GOTO 10500
10310 ON DA GOTO 10500
10310 ON DA GOTO 10500
10310 ON DA GOTO 10500
10330 SPOKE DX,DY,199:GOTO 10500
10330 SPOKE DX,DY,199:GOTO 10500
10330 SPOKE DX,DY,197
10500 RETURN
11000 PUT30,0,39,24,456
11010 PUT36,5,34,14,\$531A
11100 CURSDR 7,19:PRINT "PUSH 'S' KEY...
GAME START"
11110 IF INKEY="S" PRINT "E":RETURN
11120 IF ITME<1 GOTO 11110
11130 TIME=0:SG=SG+40:IF SG>*B000 SG=*A0
00
11140 GOTO 11000






野球






75-1A
















PO 00 -

▶な、なんと僕はJR-100ユーザーで~す。僕がここにはがきを出したのはこれが始めてです(もちろんポツにはなってないでしょう)。僕も今年は高校受験でたいへんです。だからJR-100もこのごろいじれません。話は変わりますが、JR-100はとてもいいマシンですね。とっても気にいっています。ですからもちろんJUFCには入ろうとはがきを送りました。迎夢怪人さんよろしく! P.S. PiOPiOに載っていて有名な人はたくさんいますね。僕も有名になりたいよ~。これを読んだ君たち(僕より年上の方は先輩ですね)、僕のペンネームを覚えてください。

Nan-BASI グラフィック・エディタ

170 見える高層能工ディタ

N60-BASICモード用のお 絵描きプログラムです. 本 来ならN60-BASICにはC IRCLE命令はありませんが、 このソフトではマシン語サ ブルーチンでサポートして います. また、お絵描きに 欠かせない中間色は、中間 色BOX FULL 命令により サポートしています. もち ろん、これもマシン語化し てあり高速です.

入力方法

リストどおりに正確に打ち込んでくださ い. 特にマシン語はDATA文として入っ ているので,入力ミスは即暴走につながり ます

入力し終わったら、走らせる前に必ずセ ーブしておきましょう。もしも、暴走した らまた初めからやり直しですから…

使い方

モードは1か2で、ページ数は2を指定 してください.

RUNするとメニューが出ます、それか ら数秒すると絵を描く, データ・セーブ, データ・ロードのどれにするか聞いてくる ので、数字でどれにするか選んでください。

1.絵を描く

初めにスクリーン・モードを聞いてくる ので、絵を描きたいスクリーンの番号を入 れてください. 次に色を聞いてくるので, ドットの色と色の組み合わせを入れてくだ 31

なお、スクリーン・モード指定のとき、 RETURN だけ押すとスクリーン3に、色 指定のときはドットの色が 2, 組み合わせ が1になります。それと色指定のとき、背 景の色指定ができないのは、誤って前に描 いた絵を消さないようにするためです。

スクリーンと色の指定が済むと、指定の スクリーンと色になって絵を描ける状態に なります

絵を描くためのコマンドは、分け方にも よりますが、25前後あり、強力なものにな っています。詳しくは、表を見てください。 注意:もともとこのプログラムは、スクリーン 3と4を対象にしていますので、スクリ ーン1や2ではコマンドが正常に動作し ないものが多数あります(アトリビュート の影響のため).スクリーン1や2は使わな

いと思いますが(特にスクリーン1は), もし使う場合は動作は保証できません。

CIRCLEについて

Noo-BASICは円を描く命令がないので このルーチンを作りました。

アルゴリズムとしては、三平方の定理 (ピタゴラスの定理)を使っています。ルー トの計算にはそうとう悩んだ末、2乗した ものの大小関係を調べることでなんとか実 現しました.

それとこのルーチンは最初全部BASIC で作っていたのですが、あまりにも遅いの でマシン語に変えています(ルート計算に 苦しんだのはそのためです).



中間色BOX FULLについて

このルーチンもほとんどマシン語で成り 立っています。プログラム・エリアは DF08H~DF6EHです。データを入れ、そ のままCALLすると、まだらの四角形(普 通の中間色), DF3DH と DF40Hの内容を 入れ換えると縦しまの四角形, DF52Hと DF55Hの内容を入れ換えると横しまの四 角形を描きます。

それからこのルーチンはリロケータブル なので、空きエリアのどこにでもおけます。

ファイル・ネームを聞いてくるので,2文 字で入れてください。入力後画面の内容を テープにセーブします。セーブが終わると メニューに戻ります。

ロードする画面のスクリーン・モードを 聞いてくるので入れてください、次に色の

コフンドー駐車

コマンド一見衣											
コマンド	内容	コマンド	内容								
0~8	カーソル・ドットの色を変える.	[]	メニューへ戻る.								
カーソル	カーソル・ドットを移動させる (8方向)	一市	カーソル・ドットの座標を表示する.								
SPACE	カーソル・ドットの位置にカーソル・	I	カーソル・ドットの座標表示を消す。								
	ドットと同じ色で点を打つ(座標,色		カーソル・ドットを画面の左上に移動								
0.00	をメモリする).		する (X=0, Y=0).								
L	メモリの位置とカーソル・ドットの位	1	カーソル・ドットを画面の右下に移動								
10000	置をカーソル・ドットと同じ色で結ぶ。		する (X=255, Y=191).								
B	■ と同じ要領で四角形を描く.	M	カーソル・ドットの座標と色をメモリ								
F	■と同じ要領で四角形を描いて、塗り		する.								
	つぶす.	V	€ と同じ要領で、その円に内接して座								
P	メモリの色を境界色とし、カーソル・		標軸に対して45°傾いた正方形を描く.								
100	ドットと同じ色と位置から、ペイント	SHIFT + E	END								
	する.	SHIFT + 6	アトリビュートをスクリーン4,色の								
A	スクリーン3のとき、画面の上半分を	(組み合わせ1にする.								
24.00 76.00	拡大する (もう1度押すと元に戻る. mkII, 66は不可).	SHIFT + 7	アトリビュートをスクリーン4,色の 組み合わせ2にする.								
E	スクリーン 3 と 4 のとき。 画面の上半	SHIFT + 8									
	分と下半分を入れ換える。	SHIFT	アトリビュートをスクリーン3,色の 組み合わせ1にする。								
P	スクリーン3と4のとき、色を反転する。	SHIFT + 9	アトリビュートをスクリーン3,色の								
R	メモリの位置を中心の座標として、メ	SHIEL . (3)	組み合わせ2にする.								
	モリのX座標とカーソル・ドットのX	SHIFT + N	カーソル・ドットと同じ色で画面を消								
	座標の差の絶対値を半径とする円をカ		去する.								
	ーソル・ドットと同じ色で描く.	SHIFT + H	画面をプリンタにコピーする.								
Z	Fと同じ要領でメモリの色とカーソル・	0	カーソル・ドットを4ドットごとに動								
	ドットの色を互い違いに描く(中間色		くようにする(もう1度押すと元に戻								
1 4 100	BOX FULL).		3).								
S	Z と似ているが四角形が縦しまになる。	Y	Cと同じ要領で楕円を描く(スクリー								
5	Z と似ているが四角形が横しまになる。		ン3のみ有効).								

組み合わせを聞いてくるので入れてくださ | い、なお、色の組み合わせ指定は、間違っ てもスクリーン 3以上のときは、コマンド を使って直せます。

スクリーン・モードと色を指定し終わる

と、指定があったスクリーン・モードと色 | の組み合わせになってロードを始めます。 終わるとメニューに戻ります。

注意:データを読み込んだ後,絵を描く場合は, データ・ロードのときに指定したスクリ

ーン・モードと、絵を描くスクリーン・ モードを同じにしてください。もし,違 ったものを入力すると, 画面を消去 (CLS)してしまい、またロードをやり 直さなければならないようになります.

X Y Y Y C T E E H E C R A S T	■ グラフィック・エディタ N60 BASICリスト■	
		5020 F\$=F\$+" ":N1=ASC(F\$):N2=AS
10 REM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	H9E:EXEC&HDEC3 1197 IF K\$="(" THEN POKE&HDEC9.&	C(MID\$(F\$,2))
20 REM * GRAPHIC EDITOR * 30 REM * programed by h.w *	H8C:EXEC&HDEC3	5030 I=&HFFF0
40 REM ***********************************	1198 IF K\$=")" THEN POKE&HDEC9,&	5040 POKE I,0:POKE I+1,&HE2:POKE
100 POKE&HFD8C,2	H8E:EXEC&HDEC3	I+2,0:POKE I+3,&H18
110 CLEAR 99,&HDC00	1199 PLAY "b":GOTO 1320	5041 IF MK3 THEN POKE I+1,&HE0:P
120 CONSOLE0:PLAY "t25516405V"	1200 X=X+S	OKE I+3,4 5050 POKE I+4,N1:POKE I+5,N2
130 M=3:F=2:C=1 200 SCREEN 1,1,1:COLOR 1,1,1:CLS	1210 Y=Y-T:GOTO 1280 1220 Y=Y+T	5060 PRINT "SAVING ";F\$
210 LINE(0,0)-(255,99),3,B	1230 X=X+S:GOTO 1280	5070 EXEC&HDE78
220 LOCATE 12,0:COLOR 2:PRINT "	1240 X=X-S	5080 GOTO 200
MEMU ":COLOR 1	1250 Y=Y+T:GOTO 1280	6000 :
230 LOCATE 3,2:PRINT "1 2 &	1260 Y=Y-T	6010 POKE&HFC0E,0:POKE&HFC0F,0:A
bit"	1270 X=X-S:GOTO 1280 1280 IF X<0 THEN X=0	6011 PRINT :INPUT "Z"0 SCREEN MO
240 LOCATE3,4:PRINT "2 DATA * t-7" 48"	1290 IF Y(0 THEN Y=0	DE 12 LOAD L#76? [1-4]";A
250 LOCATES, 6: PRINT "3 DATA	1300 IF X>255 THEN X=255	6012 IF A>4 OR A(1 THEN GOTO 601
と ロート" する"	1310 IF Y>191 THEN Y=191	1
270 IF PEEK(%HDFF5)=0 THEN GOSUB	1320 IF STRIG(0) THEN PSET(X,Y),	6013 PRINT :INPUT "いろの < みあわせ は とごうしますか? [1 or 2]";CC
9010	F:X1=X:Y1=Y:C1=F 1325 EXEC&HDDF4	6014 IF CC<1 OR CC>2 THEN 6013
280 CONSOLE 10,16,1,0 285 A=1	1330 A=POINT(X,Y):PSET(X,Y),F	6020 SCREEN A,2,2:COLOR ,,CC:PRI
290 LOCATE 2,12:PLAY "cde":INPUT	1333 IF TE THEN 1340	NT "LOADING":PRINT
"COMMAND (1-3)";A	1335 COLOR F:LOCATE 8,0:PRINT X:	6030 EXEC&HDE00
300 IF A>3 THEN 100	LOCATE 12,0:PRINT Y	6040 GOTO 200
310 ON A GOTO 1000,5000,6000	1340 PSET(X,Y),A 1350 EXEC&HDDE8	9000 REM 9010 FOR I=&HDD48 TO &HDFF7:READ
1000 CLS 1010 PRINT "SCREEN [M],[2],[2]"	1400 GOTO 1100	A\$:POKE I,VAL("&H"+A\$):NEXT
1020 PLAY "cf": INPUT "M I LIK SICLE	2000 REM XXX CIRCLE XXX	9020 RETURN
3b (1-4)";M	2010 R=X1-X:IF X1(X THEN R=X-X1	9038 DATA eb,c5,e1,00,e5,c1,78,b
1030 IF M=0 OR M>4 THEN 1000	2020 I=&HFFF0:Q=RXR	2 2000 0070 -0 00 00 00 00 00 00
1040 PRINT :PRINT "COLOR [F],[1]	2030 POKE I,X1:POKE I+1,Y1:POKE I+2,R:POKE I+3,0	9039 DATA c9,00,00,00,00,00,00,0
,[c]" 1050 PLAY "dg":INPUT "F C は それそ"	2040 COLOR F:C1=F	9040 DATA 21,00,00,5f,16,00,06,0
th use Giolaton"; F, C	2050 RETURN	8
1060 SCREEN M,2,2:COLOR F,1,C:CO	2100 :	9041 DATA 0f,30,01,19,eb,29,eb,1
NSOLE,,0,0	2110 GOSUB 2010	0 0042 0070 47 -0 3- 42 44 -4 50 4
1070 X=0:Y=0:T=1:S=1:TE=1:V=1/4	2120 POKE I+6,R/1.4+1:EXEC&HDD6A 2130 RETURN	9042 DATA f7,c9,3a,f2,ff,cd,58,d
1080 IF M=3 THEN S=2 1090 IF M<3 THEN T=4:S=4	2200 : -	9043 DATA 22,f4,ff,3a,f6,ff,f5,3
1100 ST=STICK(0)	2210 GOSUB 2010	a.
1110 ON ST GOTO 1210,1200,1230,1	2220 POKE&HDFD1,R/2+1	9044 DATA f3,ff,cd,58,dd,eb,2a,f
220,1250,1240,1270,1260	2230 EXEC&HDFD0	9845 DATA 44 34 34 52 55 23 43 4
1120 K\$=INKEY\$:EXEC&H1058:IF K\$=	2240 RETURN 2300 :	9045 DATA ff,3f,ed,52,e5,3a,f2,f
"" THEN 1320 1121 A=ASC(K\$):IF A(33 THEN 1320	2310 GOSUB 2010	9046 DATA cd,58,dd,eb,e1,a7,ed,5
1.130 A=A-48:IF A(9 AND A)=0 THEN	2320 POKE I,X1/2:POKE I+2,R:POKE	2
F=A	I+6,R/1.4+1	9047 DATA 30,04,21,f2,ff,35,cd,7
1140 IF K\$="1" THEN LINE (X1,Y1)	2930 POKE%HDD4B,%H29	0 9048 DATA df,f1,3d,c2,76,dd,c9,0
-(X,Y),F	2340 EXEC&HDD6A 2350 POKE&HDD4B,0	0
1150 IF K\$="b" THEN LINE(X1,Y1) - (X,Y),F,B	2360 RETURN	9050 DATA 01,04,05,07,02,03,05,0
1160 IF K\$="f" THEN LINE(X1,Y1)-	3000 REM XXX BF XXX	8
(X,Y),F,BF	3010 XA=X1:XP=X-X1:IF X1 <x td="" then<=""><td>9051 DATA 01,04,06,07,02,03,05,0</td></x>	9051 DATA 01,04,06,07,02,03,05,0
1170 IF K\$="p" THEN PAINT(X,Y),F	3030	8 9052 DATA 01,04,05,07,02,03,06,0
,C1 1171 IF K\$="N" THEN COLOR ,F:CLS	3020 XA=X:XP=X1-X 3030 YA=Y1:YP=Y-Y1:IF Y1 <y td="" then<=""><td>9052 DATA 01,04,05,07,02,05,00,0</td></y>	9052 DATA 01,04,05,07,02,05,00,0
1171 IF K\$="N" THEN COLOR ,F:CLS	3050 THE TITLE THE TITLE THE	9053 DATA 01,04,06,07,02,03,06,0
1173 IF K\$="o" THEN V=1/V:S=S*V:	3040 YA=Y:YP=Y1-Y	8
T=T*V	3050 I=&HFFF0	9054 DATA 01,03,05,07,02,04,05,0
1174 IF K\$="y" THEN GOSUB 2310	3060 POKE I,XA:POKE I+1,YA:POKE I+2.XP/S+1:POKE I+3,YP+1	8 9055 DATA 01,03,06,07,02,04,05,0
1180 IF K\$="c" THEN GOSUB 2110	3070 POKE I+4,C1:POKE I+5,F:POKE	8
1181 IF K\$="r" THEN EXEC&HDEB4 1182 IF K\$="a" THEN EXEC&HDED0	1+9,S	9056 DATA 01,03,05,07,02,04,06,0
1183 IF K\$="e" THEN EXEC&HDDE0	3080 RETURN	8
1184 IF K\$="z" THEN GOSUB 3110	3100 :	9057 DATA 01,03,06,07,02,04,06,0
1185 IF K\$="E" THEN END	3110 GOSUB 3010	8 9090 DATA 01,00,0c,c3,f6,de,00,0
1186 IF K\$="j" THEN GOTO 200 1187 IF K\$="[" THEN TE=0	3120 EXEC&HDFF0:RETURN 3200 :	0
1188 IF K\$="1" THEN TE=1	3210 GOSUB 3010:POKE&HDF3D,5:POK	9100 DATA 21,00,dc,11,20,e2,01,2
1189 IF K\$="u" THEN X=0:Y=0	E&HDF40,4:EXEC&HDFF0	0
1190 IF K\$="i" THEN X=255:Y=191	3220 POKE&HDF3D,4:POKE&HDF40,5:R	9110 DATA 01,ed,b0,c9,21,20,e2,1
1191 IF K\$="x" THEN GOSUB 3210	ETURN	9120 DATA 00,dc,01,20,01,ed,b0,c
1192 IF K\$="s" THEN GOSUB 3310 1193 IF K\$="m" THEN X1=X:Y1=Y:C1	3300 : 3310 GOSUB 3010:POKE&HDF52,7:POK	9
=F	E&HDF55,6:EXEC&HDFF0	9130 DATA cd,9a,25,06,05,cd,70,1
1194 IF K\$="v" THEN GOSUB 2210	3320 POKE&HDF52,6:POKE&HDF55,7:R	a
1195 IF K\$="&" THEN POKE&HDEC9,&	ETURN	9140 DATA fe,ff,f5,20,10,04,21,d
H9C:EXEC&HDEC3 1196 IF K\$="'" THEN POKE&HDEC9,&	5000 : 5010 CLS:INPUT"FILE name";F\$	
TITO IF NOT THEN FOREXHOLES, &	0010 0201111 01 1122 00012 117	

グラフィック・エディタ N60 BASICリスト

9150 DATA fe,cd,70,1a,77,23,10,f 9160 DATA 06.05.cd.70.1a.fe.af.2 9170 DATA e2, 10, f7, 21, 10, fc, 06, 0 9180 DATA cd, 70, 1a, 77, 23, 10, f9, 2 9190 DATA d1, fe, 06, 02, cd, 70, 1a, 7 9200 DATA 23.10, f9, f1, 30, 07, 06, 0 9210 DATA af, 77, 23, 10, fc, 21, 76, 2 9220 DATA cd,83,25,cd,9a,25,ed,5 9230 DATA 0e.fc.7a,b3,20,04,ed,5 9240 DATA 10.fc.2a,12.fc,19.eb,0 9250 DATA 00,cd,70,1a,77,81,4f,2 9260 DATA e7,38,f6,cd,70,1a,b9,c 9270 DATA aa.1a.c8.1e.24.c3.01.0 9280 DATA cd.a8.25.06.05.3e.af.c 9290 DATA cc, 1a, 10, f9, 21, f0, ff, 0 9300 DATA 06,7e,23,cd,cc,1a,10,f 9310 DATA cd,06,1b,cd,a8,25,1e,0 9320 DATA 2a, f0, ff, ed, 4b, f2, ff, 5 9330 DATA 23,7b,82,5f,7a,cd,cc,1 9340 DATA 05,78,51,20,f2,75,cd,c 9350 DATA 1a,c3,06,1b,06,fa,21,0

9360 DATA e2,7e,2f,77,23,7c,b8,c 9370 DATA c3.b9.de.06.e2.21.00.e 9380 DATA 36,00,23,7c,b8,c8,18,f 9390 DATA 3a,00,e0,47,fe,8c,20,0 9400 DATA 06,84,fe,84,20,02,06,8 9410 DATA fe,8e,20,02,06,86,fe,8 9420 DATA 20.02.06.8e.90.c8.78.3 9430 DATA c9,de,cd,c3,de,c9,21,0 9440 DATA e2,11,00,ee,1a,ed,a0,2 9449 REM DF00 9450 DATA 77,23,e0,c3,fc,de,00,0 9460 DATA dd,21,f0,ff,dd,7e,01,d 9470 DATA 77,08,dd,7e,04,dd,77,0 9480 DATA dd,7e,05,dd,77,07,dd,4 9490 DATA 02,c5,dd,46,03,c5,dd,4 9500 DATA 00.dd.5e.01.af.47.57.d 9510 DATA 7e,04,cd,c0,15,cd,47,2 9520 DATA dd,34,01,dd,46,04,dd,4 9530 DATA 05,dd,70,05,dd,71,04,c 9540 DATA 10,db,dd,7e,08,dd,77,0 9550 DATA dd,7e,06,dd,46,07,dd,7

9560 DATA 07,dd,77,05,dd,70,06,d 9570 DATA 70.04.dd,7e.09.dd,86.0 9580 DATA dd,77,00,c1,10,b3,c9,0 9760 DATA dd,21,f0,ff,fd,21,a0,d 9770 DATA 3e,40,f5,cd,88,df,f1,f 9780 DATA 23,3d,20,f6,dd,34,03,c 9790 DATA fd,7e,00,3d,20,05,dd,6 9800 DATA 00,26,00,3d,20,05,dd,6 9810 DATA 01,26,00,3d,20,05,dd,5 9820 DATA 02,16,00,3d,20,05,dd,5 9830 DATA 03.16.00.3d.20.01.19.3 9840 DATA 20,03,a7,ed,52,3d,20,0 9850 DATA e5,c1,3d,20,11,cd,48,d 9860 DATA c0.7b.fe.c0.d0.3a.93.f 9870 DATA cd,c0,15,cd,47,2d,c9,0 9880 DATA 3e,00,f5,cd,70,df,dd,3 9890 DATA 02,f1,3d,c2,d2,df,c9,0 9900 DATA f3,cd,41,07,7b,32,f2,f 9910 DATA cd,70,df,fb,c3,16,0d,0 9920 DATA f3,cd,08,df,fb,c9,00,0



はばたけピオ!

ストーリー&ゲームの説明

あなたはピオくんです。川からなぜかく だものが流れてくるので、とってください。 川にはピラニアくんがいるので注意してく ださい、また、地面(?)にはゴンベエがい て、鉄砲を撃ってくるのでよけてください。 カラスのタゴサクもうんちを落としていくので注意してください。

操作

ピオ君を2つのキーで操作します。たとえば、"フ"と"字"で操作するようにすると"ア"を押すとピオくんは左には

ばたいて、左上に進みます。何もしないとピオ君は落ちていきます。

ボーナス


ピオ君が一定数くだものを取ると, うんちを出せます。 うまくゴンベエめがけて落としてください。



SCORE HI-SCORE

SCENE

PiO LEFT








by Halos

エディット機能が強力なグラフィック・エディタ









今日は、サム・ハロスです。我がFPにはグラフィック・ツールと呼べるものがありません。そこで、自分では使い易さを追求して出来上がったのが、このツール"アーネスト"なのです。

このツールは自分のやり方「なるだけ本体で作る」ということを考えて作りました(単に金欠なだけなんだけど). だから,マウス,ライトペン,フロッピーなどは,おっとデジタイザーもいりません. 必要なものは,本体とデータ・レコーダとCRTだけです.

アーネストの特徴

長所

- 1. 視覚的にエディットができる(ポイン タ式でない)
- 2. マージ機能がある

短所

- 3. のろい
- 4. カーソルが見ずらい
- 5. データ・ファイルに対して恐しく不器 用

5 はデータ・エリアをなるだけ広く取り たかったからです。

入力方法

簡単に打ち込んでもらえばいいのです。ただ自己書き換えが非常に多いので、チェックサムを取るときは、注意してください。 さらにLOADMコマンドは書き換えて使っているのでマシン語を走らせた後には使わない方がいいでしょう。

使い方

ややこしいというか機能が多いので、よく 読んでください。まず基本は線を引き、 PAINT、そしてリラインです。

線を引くには、RETURNキーで基準点を指定し、SPACEキーで線を引きます。このときに今引いた線の終点は、これから引く線の始点になります。つまり一筆書きと同じことです。基準点を変えるときにRETURNキーを押す(筆を紙から離して別の場所に移すこと)というわけです。

RETURN キーを押すと音がします.

SPACE キーにはありません(ただしペイントの後などの場合,音がするだけで線は引けません。 RETURN キーを押してからです). なお、RETURN キーも SPACE キーもバッファが一杯になると、音がするだけで何もしなくなります.

リラインというのは、今まで引いた線に 色をもう一色付けることができるの命令で す。たとえば黒線で描いた後、ペイントし てこれを使って境界をなくすとか、ペイン トしたらはみだしそうなものに使うのです (つまりペイントした後、線の色を背景色 と同じ色にする)。

ペイント (2色混合型) ですが, これ は自分でもよく出きたと思っています.

使うときは、パターンの指定から始めます。RGBパターンではありません。あれは面倒臭い。8×2の16ドットです。つまり2バイトですね。文字と背景色の関係と同じものです。

格子のいわゆるクロス・ドットにしたい 場合、"AA55" と指定します。よく使う パターンは定義しています("0…AA55",
"1…EEDD", "2…33CC"). 入力は16進4 桁ですが、上記の場合0, 1, 2を入れるだけでできます。これを入力し終えると境界 色を聞いてきます。カラーコードを入れて RETURN キーを押してください。

次に混ぜる色、2色をそれぞれ入れてください(Y/N以外はすべて最後にRETURN)キーを押すことが必要です). そしてそれが終わると色の見本が出ます。このとき、Nキーを押すと最初に戻りますが「Yキーを押すとペイントに入ります。

終わると "ON Memole?" と聞いてき ます。これはこのデータをメモリの方へ転 送するかどうかです。このとき¶キーを

アドレス・マップ

アドレス	内 容
B000	初期設定
B020	キー入力・キー移動
BOE8	カーソル表示
B1D2	SPACE +-
B21E	RETURN +-
B282	キーリピート
B2EB	DEL +-
B3DF	クリアルーチン
B3F4	ERASE +-
B508	検索ルーチン
B64D	ペイント入力ルーチン
B791	キー入力ルーチン
BSAA	GET · PUT
B8F8	ペイント・ペイント線引き
BASC	Y/Nキー入力
BAD1	ペイントの途中キー入力
BADC	Zコマンド
BB69	ペイント消去 "Q"
BBE3	Aコマンド
BBED	K, C, J, Zコマンド
BD51	&コマンド
BD62	トレース
BE05	ワーク・エリア
BE6F	LOADM, トレース・ルーチン

押すとペイントの最初に戻ります。 Y キ 一を押すとペイント終了です.

ここで気を付けてもらいたいのですが、 ペイント中に漏れが起こってしまって. 「ああ!しまった!!」などと言って BREAK キーを押さないように、 ESC キ 一を押せばペイントが止まって Memole?"のところへ行きます.

なお、ペイントのパターン、カラー指定 中は ESC キーを押せばペイント・コマン ドから抜けます

では次にコマンドの説明.

REAL PROPERTY OF THE

RETURN: 基準点設定 SPACE :線引き

DEL: 1つ前の命令削除. このとき線だ ったら、ピッという音がしてカーソルが動 いて1つ前の終点へ行きます。ペイントだ ったら、ピロンという音がしてペイントの 座標へ行きます。 リラインは短かい音がピ ッとするだけでカーソルは動きません。

E:今まで引いた線をメモリから消しま す. カーソルの中心を線に合わせてこのキー を押すと、音がして線が消えます。 中心がず れていると、ピロンという音を発します。 よく考えてから使ってください.

移動キー

4, 5, 6, 8:カーソルに合わせて あります。1ドットずつ移動。

カーソル・キー:10ドットずつ移動

カーソル・キー+ SHIFT :押した方向 へ動き続けます。 慣れると独特の使い方が できます。

○:何でこんなものがあると思うでしょ うが、方眼の代わりです。一番近い10の倍 数上の座標へカーソルが動きます。

カラーキー

Z:今までに引いた線の色を変えます。 その線の上にカーソルの中心を合わせてこ のキーを押すと、ピンと鳴ってカラーを聞 いてきます。音がしなかったら中心がずれ ているのです。数値入力のとき、 ESC キ 一を押すとコマンドから抜けます.

H:リラインのときの線の色を付けます。 使い方は Z と同じです.

K: リラインします。 Hによって付けら

れた色を線にあてます。

C:今から引く線の色を付けます。やは りESCキーを押すとコマンドから抜けま す。

その他

P:ペイントモードに入るキーです。

: カーソルをON/OFFします.

8 :画面をクリアしてトレースします このとき ESC キーは効きません

!: メニュー(後述)に戻ります.

Q:ペイント・データ削除キーです. X によって付けられたミニ・カーソルとカー ソルを重ねてこのキーを押すと、音がして このデータが消えます。

X:ペイントした所にミニ・カーソルを 表示します (ON/OFFです).

数値入力の際には左上に窓が開きます (おお! マルチウインドウ!) これはデ 一タを保存しているので, グラフィック画 面は壊れません、入力が終われば閉じます (余談ですが、このときのバッファにはス クリーン·バッファ(2K)を使っていま

ペイントバッファがなくなるとピーと長 い音を出してペイントをやめ、コマンドか ら抜け、メニューに戻ります.

1. D-F

テープにある最初のデータを読みます。

2. セーブ

今メモリ上にあるすべてのデータをセー ブします. ファイルネームは8文字までで す。

3. ツール

データがある場合、その修正になりま す。データ作成は背景色を入力した後,ツ 一ルに入ります.

4. トレース

これは今、メモリ上にある絵の表示で す。描き終えるとピッと鳴ってキー入力待 ちになります。このとき ESC キーを押 すとメニューに戻り、他のキーでは次の絵 を表示します。

5. 複数のデータを本体に収容

1つ読むと"GO ON?"と聞きます。この ときNキーでメニュー、Yキーで続き、 行きます. このときバッファが一杯で読め ■ リスト1 アーネスト BASICリスト

ないと、ファイル・ネームを読んだだけで 帰ってきます。このコマンドは文化祭など の展示に使うために作られたのです。

なお、メニューのところの数字はバッフ アの残りを表しています。

最初にわずかな初期設定,次にキー入力、 そしてジャンプで飛んで、ジャンプで帰っ てきているのでサブルーチンはほとんどあ りません。しかし、線の検索ルーチンは説 明します

アルゴリズムは簡単ですが、実にFPに あったやり方だと思っています。まず1本 の線のデータを取ってきて、その線上にカ ーソルの座標があるかどうか調べます(こ れで40%ぐらい判別できる)。そして今の カーソルの所に点を打って、このデータど おりに線を引いてもし、その点の色が変わ ればこのデータが目的の線というわけです。 これを思いついたときには感動しました。

最後に

他の人のツールは使ったことがありませ んので困りました。なるべく独り善がりに ならないように作ったつもりですが、欠点 などがあったらPiOPiOの方へどしどし言 いつけてください。

今度はアーネストにブラシ機能を持たせ てみたいと思っています。しかしこのアー ネストで20代目になりました。出来たら皆 さんの作った絵をPiOに発表してほしいの です。それをそのまま打ち込んでセーブす ればアーネストのロード・コマンドはFP のものとまったく同じですので共有できま す。

最後にアーネストって名前に気付く人い るでしょうか。そうエバのフィアンセの名 ですね(書き忘れてましたが窓が閉じた後、 勝手にキーが入るときがあります。これは CPUのバグらしいです。バッファをクリ アしてもどうにもなりませんでした)。

それではアーネストで楽しんでください。 サヨウナラ…

10 WIDTH40: SCREENO: CLEARB. SHAFFF: ON F RROR GOTO40:F=0:POKE&HBE58,207:POKE&HBE5

20 WIDTH40: PRINTCSR (10, 10) "1---LOAD"C SR(10,12)"2---SAVE"CSR(10,14)"3---G
"CSR(10,16)"4---TRACE"CSR(10,18)"5-GE"CSR(10,20) "MENU";:GOSUB200:PRINT"["65 536-CU;"]**"; 30 D=ASC(INPUT\$(1))-48:IFD<60R D>0THE

N ON D GOSUB70,100,110,150,190:GOTO20ELS

40 CLOSE: IF ERR=1AND ERL=130THENFORT= 0T0180:BEEP:NEXT:RESUMENEXT 50 IFERR=BAND ERL=B0THENPRINT"TAPE ER

ROR!":FORT=0T0500:NEXT:RESUME10
60 IF ERR=8AND ERL=190THENPRINT"TAPE
ERROR!":GOSUB210:RESUMENEXT ELSE ERROR E

70 PRINTCSR (8, 20) "DATA SET AND START"

: POKE&HBE58, 207: POKE&HBE59, 190

CALL&HBE6F:F=1

90 RETURN

100 PRINTCSR(10,20);:INPUT"*FILE NAME
";A*:GOSUB 200:SAVEM A*,&HBECF,CU-1:R ETURN

110 WIDTH80

110 WIDTHOW
120 IF F=1THENPOKE&HBE63,PEEK(&HBECF):
CALL&HBE9F,,&HBEDØ:GOSUB220:SCU=SCU-3:CU
=SCU:GOSUB210:CALL&HB020:GOT0140
130 WIDTH40:INPUT"Back Color";A:POKE&H

BE63,A:POKE&HBECF,A:WIDTH80:COLOR,A:CLS:CALL&HB000:F=1

140 GOSUB200: POKECU. 231: POKECU+1.3: POK ECU+2,30:CU=CU+3:GOSUB210:RETURN 150 GOSUB200:POKE CU,255:SCU=48847

160 WIDTH80: IF PEEK (SCU) = 255THEN RETUR

170 POKE&HBE63, PEEK (SCU): SCU=SCU+1: POK

E&HBCOF, SCU-INT (SCU/256) *256: POKE &HBC10 ,INT(SCU/256):CALL &HBE9F,,SCU:POKE&HBC0 F,208:POKE&HBC10,190:GOSUB220:BEEP 180 A\$=INKEY\$:IFA\$="" THEN 180 ELSE IF

180 A%=INKEY%:IFW13USUSZZZZEEEF 180 A%=INKEY%:IFA%=""THEN 180 ELSE IF A%=CHR%(27) THEN RETURNELSE 160 190 PRINTOSR(8,20) "DATA SET AND START" :00SUB200:CALL&HBE6F:INPUT"00 ON"; A%:IF

A\$="Y"THEN 190FL SERETURN

200 CU=PEEK (&HBE58) +PEEK (&HBE59) *256:R

210 POKE&HBE58,CU-INT(CU/256)*256:POKE (BE59,INT(CU/256):RETURN 220 SCU-PEEK(&HBEA6)*PEEK(&HBEA7)*256:

RETURN

マシン語リスト ネスト リスト2

+5 +6 +8 SUM ADD +0 +6 32 00 01 20 23 1D 2A C3 D2 +B 32 DØ 20 23 38 BE 70 3E 23 63 Ø8 54 9F Ø1 21 34 Ø5 BE Ø7 C3 2Ø B7 FE Ø2 36 ØF C3 20 22 BØ CA 2A 9F 58 2A 36 BE Ø3 :70 3E 32 54 AF 06 BE : 08 RAMA 07 5A BE BE 58 21 ØF 22 ØA BE 22 2A BE : D6 B510 1E 24 BØ10 CD BC Ø3 CD 3C A2 B6 21 FF DØ CA BE 34 32 FF D2 07 Ø8 FE 67 32 CF 73 A 79 A E 07 2A CC 5E : FB B1 36 BE 07 00 BE : ØD BØ20 CD ØF CA FE 23 BE 23 CA 57 FE : BØ C3 20 28 FE 56 Ø7 2A FD 54 BØ BE FE 54 18 E8 BØ 2A 56 46 7A BØ30 2B E8 BØ FE . 99 B530 23 32 23 3E 65 A2 7A 53 BE 69 CA FC 5E 64 3E 46 ED Ø3 53 CA B540 03 23 ED 54 B5 98 E1 65 BE 78 BE : CØ 56 : ØA BØ40 35 Ø7 2A FD 1C B7 FE 34 2B : 95 : AD B6 FE FE Ø6 20 54 Ø9 BE 2A Ø9 ED 1E 42 C3 :82 :F6 B550 BØ50 BØ B6 22 F5 Ø5 6A 2A 79 56 Ø3 BE A2 ED 57 5B BE 67 78 BE 6C F5 BE B560 2B 2B BOAD E8 BØ FE 20 B570 2A BE CF 20 : D3 FE 20 CA 8F 56 ED 42 CA FD B1 BØ FE 1F CA 2Ø 1D Ø6 B2 2A FE 56 Ø2 :15 BE 7A FE 11 CA BE CB 47 5F 20 69 AD CA B580 D1 2A BE 47 Ø7 E1 65 7B BE 4F 5F 3A 7B BE 1C 2A 9F AD 09 CB 47 : 44 BORO 09 B8 73 4F F5 20 E6 : DF Ø6 CA F4 BB B590 18 BE AØ B3 10 CA DC BB B2 FE CA B2 FE FE 30 Ø1 CA B2 FE FE CA : E5 91 B2 FE 41 CA C3 38 AD 6C CB B8 20 F5 4F C3 B5 2E MA B3 : 08 B5AØ D1 2A 79 9F 22 CE CB B2 ROAD B5 3C BC Ø8 : 9C : 33 : 5A : BB 64 B5BØ BE EØ 3C FE 51 CA 51 45 CA 35 BD 50 CA 69 20 CA E3 BC BØ B6 FE 5A FE FE 4B CA FF 58 CA D1 C2 B3 FE 4D BB CC BA FE : 85 BØBØ Ø1 22 CA FE 26 21 Ø7 E6 9F Ø7 32 56 E6 32 CC 9F B8 54 BE 43 CA 47 D2 20 DECO DE DE BOCO 07 2A 6A 2A 67 B5DØ B6 CD BE CA FE 70 22 BC F1 BØDØ BD FE 21 48 C8 FE :8E BE 22 B5EØ B5FØ 9F 00 CD A2 BØEØ 2A BE 3A 69 9F 3A 32 : 75 54 18 BØFØ 00 11 7F 02 CF 01 EB RE 12 70 FE FF : 50 SUM: B3 49 CB 15 C9 1F 10 71 85 Ø1 BA 55 58 F2 4D : A4 71 90 07 M7 CD 0F 04 50 1F DR 80 : D2 SUM: E3 26 F1 2A 51 +C 22 Ø7 22 +8 +8 CF +9 38 +B EB SUM ADD +0 +6 C7 47 42 +D ADD 56 2A CA 3A BC B600 D0 B610 07 9F 3A 64 E6 BE Ø7 Ø7 32 Ø7 D2 Ø7 9F 47 CD Ø5 Ø7 BE 00 32 30 B7 78 20 03 :76 B100 B110 20 03 15 B1 21 C3 00 11 3E 01 BE :12 :4D :9D 00 28 20 3E C9 : B2 CD BC ØØ 54 9F 20 D2 9F BE ED C3 5B 2E 54 B5 EF 23 47 FD 3E C3 Ø1 2E 16 1E 65 E1 B620 BE BE CD Ø8 BB 21 B120 01 07 00 E5 ED ØD 06 09 :1F 10 E5 42 22 21 11 22 CE CA 24 E1 78 CE Ø2 9F 52 ØD 38 E1 ØE E5 21 B7 : CB B630 BE B130 09 CE 18 ED 3E D2 AC B7 2B 99 FE B640 B650 2E B5 F2 2B Ø3 19 3E AF C9 CF Ø1 ED 24 65 CD BE 28 2B 2A 58 BE 22 22 9F B140 7F 02 CA 9F ED 18 BE B7 : 66 : DB FF B4 AA BB CD B7 07 Ø9 E5 B7 9F ED CA 9F 28 9F 9F 2A 11 56 5B BE 22 CC 9F :FE CD E6 CA AA 32 32 FF 91 32 40 B7 4C CA 32 4D B660 CD 1D 3Ø B7 20 FE ØB 8Ø FF 88 00 RIAD 22 DØ CD 08 BE Ø7 :69 :1F ØF 32 99 32 FF 4D E1 E1 21 B7 20 04 22 00 42 ØØ E5 ED 24 E1 E1 42 E1 3Ø E5 ØD 11 22 DØ 21 C3 00 22 52 :CE B670 ED 01 00 20 4C CD BE FE 33 28 18 ØA 01 32 1D 19 CD B7 3A ØB 3E BE 3E BE Ø9 C7 ED ED B680 EE BE 28 9F R180 B7 4E CA 7B BE 8B .11 CD :3D 22 22 9F 5B 42 22 47 Ø1 DØ 9F D2 00 B690 CC 4D CA 7B CD 99 CD ØE E5 CC 9F 9F ED Ø9 9F 2A 18 :81 :FØ ØD CD B7 52 CA 70 BE 99 32 FF BB FF B7 BE BE BAAR 7B B1AØ E1 FE FF 1D CD 79 ØF BØ Ø7 CD B7 53 BE 1D 22 4F 32 B6BØ 11 28 CD B8 28 88 B7 FE :53 CE 21 BE 23 CD BE F7 Ø3 28 11 FF 23 08 CA CF 36 BC C3 CF 73 57 22 CA 9F 28 22 Ø8 3E 9F 32 Ø8 9F CD : C8 99 32 52 B8 ED BØ :21 BACO BE 11 BE B1CØ B7 CD 79 ØF ØF ØF BØ Ø7 21 7Ø 3E EØ CD 66 B6DØ 8B BE CD D5 DE :6F D2 ØØ ED 23 78 28 Ø8 28 Ø9 2A 36 58 E7 11 B4 ED 11 5B DØ 54 BE : 27 B1 BE BAFO E6 4F B1EØ B6FØ 06 ED 5B 4C BE CD AB 34 06 05 18 : 7E 3A 5A BE ØF ØF ØF 47 B2 57 OF DE DE B2 : AD 7F 18 DC : 15 SUM: 3B 15 BØ BC 5A BE BE A9 D5 9B F3 57 C6 ØE SUM: F3 95 B4 20 5C 6B 7B D1 F8 86 A6 85 BA 70 3A +8 +2 3A 9F FF +3 56 CD CF +5 77 Ø8 +6 32 AF +A 22 C3 2B +B 58 +C BE ADD ADD +1 23 CA CC CD 2B 2A 2A FE 54 58 Ø3 B700 B710 F9 B7 3E BA Ø7 CA 32 5A D5 B6 CD B3 BØ B8 Ø7 21 11 D1 BE 22 28 65 3A 9F 10 9F 28 CD 1D :84 B200 B210 72 22 : 8E BE CD A2 D2 ØF E5 20 DF BØ 7C C3 54 : 68 08 BE CD 5B 4C 56 BE BE 3A A8 53 BE 3A FB 52 B8 4E :21 28 B720 54 BE ED BE 4F BE 47 B220 B230 11 FA B4 28 22 CD :41 :5A FF 22 3A 78 E6 53 47 :34 FD 65 1D 00 CD 21 28 CA Ø8 7E E1 32 ØF ED Ø8 5B 20 BE BØ ED 18 AF CC F5 23 CD B730 BE 2A CD CD 3A BE B8 3A B4 CD 52 67 BE 67 9F 57 : 8B B740 9A 28 B5 B7 BE ØØ CA CD 5A AA 99 B7 11 54 BE E1 32 ØF 9F 9F B240 03 9F 57 D2 2B B6 BE 2A ØF : 01 3A 73 CD CD BE 5A 23 ØF F1 ØF 77 :17 B75Ø CE 56 DØ BE 72 Ø7 B2 22 18 ØF Ø7 58 23 BE B2 22 20 B2 32 2B 23 23 C3 B760 ØF 32 47 4B 53 ED BE 4B 07 BØ 22 11 49 51 BE 3A 56 BE : F1 ØF B260 21 FD 83 :2D BE 46 BE CD ØF BE 2A 54 5A BE 23 2B CD 28 22 54 54 BE 3A 54 BE 2B BC BA B77Ø MB : 7D B780 B790 2A BØ 58 6Ø Ø6 22 66 ØC 4C 1Ø C3 F9 22 B6 58 3E C3 CD 2B CD 22 18 30 28 C3 BE 18 : 3D BE 6A CD 72 CA D9 72 CD BE B3 BB 20 BØ B280 CD 18 B8 66 CD 47 20 18 CB 06 14 FE :68 :E2 9B ØB B290 F4 2A 2A 56 23 FF BE 2B 23 CD 23 DØ 23 B2 BA 56 BZ BE 18 56 27 E1 30 F4 : 35 F6 Ø7 15 100 3E 28 66 75 FE 3E 2Ø 18 CD BE 2A BE : 65 BZAD ØB BZAØ : DC : 75 : 6E : E5 F3 6E CD Ø5 CB 10 B7BØ B8 BB DØ 22 20 B1 B2 11 11 E1 22 7F 7C C9 F6 1C ØC 20 B1 CF ØF 23 FE CD 28 56 7C C9 B2BØ BE CF FF 33 20 CD DE : 7F CA E5 Ø5 CD C7 AF FE B8 FE B8 1B 18 72 CD B8 44 ØB E5 BZCO ØD B8 B2CØ CD CD 75 75 FE B7DØ 28 BB 4F 18 CD CB 100 FE B8 FE 33 B2DØ CD E5 ØF CD 07 MA 06 : 9E 1.1 1B 28 CA B8 75 Ø8 57 BB DØ 20 CD 08 2A : D8 B7EØ FE B2EØ B8 CB 18 28 75 Ø8 20 : E7 CF B7FØ CA B2FØ 58 BE 11 DØ BE BØ 3A 63 BE D2 9F CD :E9 EA D6 10 89 EØ 3F ØØ 4E CB 6B FF A4 9E ED : 50 53 79 34 40 7E C2 91 45 ED 87 15 E5 SUM: Ø8 SUM: B9 86 C7 16 : FØ +2 75 FE +8 +E 63 14 +5 ADD +6 +5 +8 +A +B ADD +0 +6 18 28 CD 5A CD 75 47 7B Ø5 CB B8 1B D6 50 CD 44 B8. 28 EB Ø5 CD 75 B8 B800 BB 5F CD : EF FE 58 B300 B310 07 2B CF 46 2B 21 7E ED 2B 53 Ø3 BE 28 C3 11 20 FE BØ FF 78 28 FE 11 :DB 20 :31 18 10 2Ø 32 C3 B810 DØ BE CD 5A C9 Ø7 ØD 20 47 EC 7A 5A B8 ØF ØF ØF ØF ØF 79 CD 5A B8 : 4B Ø8 FE 22 67 Ø5 20 E5 E5 CD ØF 7C Ø2 28 :E3 01 BE 3E DE MB F1 :EF ØF ØF ØF 57 A4 7E 54 B8 30 3E B830 BØ CD 22 67 58 BE BØ B33Ø C9 47 30 FF FE AF FE 02 2F D6 B7 38 37 CD B840 57 38 3E Ø6 80 FE FE 30 2F Ø2 38 Ø6 C9 3A C9 30 FE 40 B34Ø 78 22 CA 28 9F AD 32 DF CC 3E 9F Ø3 E1 A4 58 78 BE 2B CE 46 9F 2B 22 :3A FE DØ C9 F1 FE 78 3A D6 :51 B7 B85Ø 22 B350 2B FE 47 F1 30 FE F5 30 Ø3 D6 3E 4Ø CD C9 CB E1 5E ED Ø6 23 B4 B860 C9 C9 2F 2B FF D8 BE 18 32 DØ Ø6 32 2B 56 BE FD 53 Ø1 28 58 C3 23 56 28 20 23 09 : 25 B360 9F CD 22 54 ØA CF 54 08 BE 32 CF 03 3A 3D 32 CD 58 BØ 23 C3 3Ø Ø9 66 FE 00 FE :9F 18 7E 21 18 09 :01 B870 B370 20 FE D9 07 FE 1B 3E E5 66 F1 F5 B880 B890 1B CB 28 18 F5 FE 78 F5 22 Ø7 9F 38 CD B380 B390 E6 03 57 ED 23 5B 7E 54 ED BE :FE BE BE 28 3Ø 87 9F ØC C9 Ø9 3E FE E5 22 07 ØD ØD D6 21 CE 21 CD 08 20 CD 21 00 32 E5 66 B2 :B2 00 1A 18 Ø3 E1 Ø9 B7 BBAD 18 18 C9 C5 D5 E1 56 3D 56 F8 42 E5 2B Ø3 2B 21 :3D 2B 2B 2B 22 18 30 32 B5 30 BE 67 AF 9F ED E8 32 30 01 F5 00 D5 C5 FE D5 B8 D2 21 9F :60 BBBØ B3BØ 00 00 BE 3D 4F 3D Ø6 3D ØA AF 30 :26 :3B 22 9F CA CD 32 21 Ø7 9F 9F ØØ BC DØ BBCØ 9F B3CØ B9 28 16 18 30 03 80 F8 B9 94 Ø1 F1 AF 3C :FE BBDØ BØ CD 00 00 05 0F Ø1 D5 BE Ø7 C3 3A 66 03 70 70 90 20 BØ : 9B B3DØ F5 CC B7 E5 BSEØ E1 B3EØ B3FØ 63 BE C3 BØ ØC CD DE OF OF : 04 B8FØ C1 D1 E1 C9 D5 C5 C5 C5 D1 FD : 00 00 BØ CD ED 5B EB 01 08 4B B1 98 97 FE 38 44 99 3B 48 17 C3 FD A5 6F 42 63 B3 72 4D DD CF ØD 12 DA BE B4 ØD AD SUM: QE +2 9D +5 FD +6 7C +8 +B +6 63 9F +A +B +D ADD +0 +5 +8 7C 32 6F 32 FD CD 7D 9D 32 BA 6E 67 BA FD FD 7C 65 CD D1 9D FD :BØ CD 7A 9D BA 9D B7 7C CA ED B4 67 Ø3 E5 22 67 ØF 3A CA BE E1 32 23 E1 D2 23 23 BE 9F 7E CD 32 BC CC 32 73 Ø7 9F E5 DF E5 :59 :A1 B900 B400 74 7C 70 BA 7C 6F BA 32 BA B910 B410 E6 7C 03 CD 67 FD 3E 7C 9D 9F 53 FA 28 B9 3A 32 CD : 66 CD 32 1B B9 79 21 22 Ø8 9F 11 23 CF 7E 28 DØ E5 : 4D CD CE QE CD B920 :EA 7D 22 ØF 94 BC BA Ø7 7C F1 32 C1 BE D1 BA E1 D2 88 BA ED : DA B430 28 08 AF CD E1 DØ 5B 68 32 10 8E ED 32 B8 66 9E 70 22 B1 9E SA 23 23 Ø1 23 23 ØA E5 CD 23 36 82 B4 23 44 58 Ø3 Ø3 E7 2A 36 B940 B440 4D Ø3 83 0F 23 FF 9F 5B BE 58 : DF BE : 48 CØ B950 B960 9E E6 5F 7Ø 78 B3 E6 ØF 32 22 0F 32 97 07 05 90 F1 ØF ØF 23 E1 FE CC ØB :12 00 B450 BE BE 03 2B 22 CØ 61 94 32 ØF BA 65 32 B9 B9 BA 67 D6 32 67 F2 21 F2 2F 07 FE CC ED 58 7E Ø3 B460 E1 00 09 03 CC 82 F5 :E1 B970 B980 21 92 4E 67 E6 3E BA 3E BB FF 2B 22 2B 44 ØF 7E ØB 58 B4 58 C9 :68 :37 :D1 2B 4D FE ØB 9F B470 B4 F1 **B4** FF C3 BE 3A 64 F7 64 :6C :23 :26 :31 :F2 67 ØF 32 B3 BD 91 C3 67 C3 CD C8 D6 21 18 F5 F5 C1 C9 B9 B480 20 ØB ØB ØB 10 ØB 96 22 E5 94 21 3E ØF 67 3A Ø7 CB 22 C8 Ø8 8E C5 32 F1 9C 22 67 D5 9C CD B990 B9A0 Ø6 23 Ø7 06 23 00 2B 23 Ø9 ED B9 BE 23 Ø1 B490 CD 83 2A 8D 67 D1 D5 32 D6 91 B9 65 CD 83 7E Ø3 18 Ø3 58 ØF 58 BE 5B 44 4D BE 23 ØB ØF E3 28 :16 B9BØ B7 B9CØ 44 B9DØ F1 B9EØ BA FE 2A 83 DØ CB EB ED B4B0 7B E1 3A C1 3E E1 40 BA D1 BA 83 21 06 01 CD F1 28 22 21 28 : B5 B4CØ 22 2B FE 10 FF 14 58 21 BE D3 BE 20 CD BØ ØF 016 BE 2F BB :DF CD ES 3A 5F F5 F5 D6 BE CD 06 : 1D B4DØ BA C9 AB F5 CB E5 47 C5 20 D5 Ø2 3E F1 BA 18 EA 00 0E D9 7C CD 20 83 FB Ø6 41 MA BE ØF 019 18 FO 48 : 7F CD CB 07 D1 : 65 B5 3E CD ØF 08 10 EF B9FØ 30 F8 B4FØ F6 C7 DB EA 5F 92 SUM: 8C 79 57 ØF 6F 10 FB 8D ØD 2A 7B 45 31



+3 33 Ø7 +4 +5 BA F5 D1 C1 F1 C9 B7 CB 9D F1 CB 45 Ø7 C3 ØØ 23 CD 2D OFF 23 ØØ PF SUM : 27 : 2A +8 +D C5 9C F1 38 CD CB F5 F8 BD BADD 32 F1 9C BA 33 F1 BA 7B E1 3A C7 28 28 BA CD E5 3A 5F Ø8 E1 Ø3 BA10 40 BA Ø2 CB 47 9F 9C E5 Ø3 BA 4F 2A 11 CB C1 CC BAZO CB F7 47 18 20 BB C5 38 CD 09 : AC C9 22 2A DØ 9D BA EB 18 C9 11 3E E8 2A 82 BAAM 4B BA5Ø BA 23 10 68 : 08 BA 18 CD 2D FF 23 CD E8 EC C9 2F CB 10 FE ED AF FB 64 D2 9F 23 7E 3E 3E 3E Ø9 E8 3E E8 40 E8 CD ØC 3E 33 3E ØB 00 :77 BAAR 3E CD BA7Ø ØB CD EC C9 E8 3E 00 23 3E 42 23 CB : AE BARR 0C 2D 29 59 C9 2A CD 23 00 48 59 28 3E 58 50 9F 47 A1 3E 4F Ø8 FD ØØ CD 7C CB 3E FE BAAR AØ C9 Ø4 CA 1E 21 BABØ ØF : 44 : ØA BACO 79 C9 E7 28 CD ØA ØF 36 FE 07 03 32 4E FE 23 Ø6 28 1B FE 30 3E 6E B7 47 20 C3 32 5E Ø1 BE B7 36 3A FE :1A :AC :21 23 36 BE BC 46 Ø7 23 BAFA DØ BE 7E A6 3A 2B EB 3D 82 13 F7 7E A8 9C EØ 23 A4 7D +6 F2 30 +7 5E Ø3 ADD +0 +2 +3 +4 +5 +8 +9 +A +B +C +D 57 +E +F SUM E6 22 02 BBØØ 03 28 FE B7 FF 23 7E 60 E5 11 32 78 3E 20 42 CF 32 30 D0 :E8 BB1Ø 00 00 9F 22 22 26 23 36 23 25 25 25 27 20 E1 Ø3 CD 32 28 21 28 CC Ø8 7F Ø2 Ø8 E1 BB20 BB30 D5 47 7D CC Ø2 9F D1 DØ 38 9F CE 9F 9F 22 C5 23 36 Ø3 FE 23 23 FE BB4Ø BB5Ø CE 38 D6 C7 Ø2 32 Ø1 9F AF CD 9F EB 78 :3D OF Ø2 23 E7 7A 2A E5 02 FE 1E 21 DØ 20 F1 E1 20 58 BE 23 46 46 23 B8 20 91 5E 23 3A C9 23 7E 56 2A 56 23 BE BBAR 18 23 53 Ø3 87 C5 96 78 1E 2Ø BE :95 BB7Ø 03 28 E6 FE 57 C4 ED FF 5E 45 E5 CD 54 3A BE Ø6 :35 :DF BBBØ BB9Ø ØB 23 2B 36 FD 22 18 F6 DC 5B BA 58 E1 BE C1 83 ØB ØF ØB E1 23 2B 23 23 BBAD BE : 26 23 28 BBBØ : 4B AF 23 Ø5 23 E7 C3 94 58 BE BØ 78 ØF Ø7 BBCD 36 2A 20 Ø6 FE Ø9 2B 2Ø 1Ø 9D 58 BE Ø6 CD 10 :83 ØF FD B7 08 BRED 18 CD FE 32 41 Ø5 20 BE F9 C3 20 58 BE BØ 36 3A E7 BE 36 BBFØ CA 20 BØ 3E 00 2A 2A 12 6E FD 48 3E CA B1 71 BB 13 1C DE +2 36 23 +3 14 7E +5 22 46 +6 58 23 57 5E +A +B BC C3 45 FE +C 20 +D BØ +E +F SUM 21 DØ :E6 ADD +0 +1 +4 +8 +9 BCØØ BC1Ø 23 5E 23 BE FE CD Ø3 ØE 28 4F 23 CE BE FF 20 Ø6 53 07 BC2Ø BC3Ø Ø9 CA 23 9F 10 FD 32 EB 9F E6 7A 46 18 10 E6 ED : DE 23 78 2B B5 CC 7E FE 32 03 28 20 :52 :7F FE ØF FF ØF 28 57 BC 53 CD BC40 DB E6 03 ED 9F BC50 D2 9F CD 07 28 NB 2B 28 18 B1 . 98 AB 99 78 AF FE 1E ØF C8 FE CD 14 AA CB 18 BB CD CD 08 20 BØ CD 7E 79 11 B3 C2 3E BB BC7Ø B7 28 E6 1D E3 BE · FF

20 BØ

7B 79 B8 FE Ø7 FF BØ 4F E1 3A 28 43 Ø5 BE CD B7

リスト2 アーネスト マシン語リ 46 23 03 0F 07 32 32 85 23 7E 23 57 57 B3 BCAD 2B CC 5E 9F 23 5E 7E 23 E6 03 ED 78 Ø3 53 18 FA FD : 66 CE FB 99 3F DØ 9F CA 2Ø BE CD B8 E1 Ø8 CD CD CD FF CD 28 AF 20 BØ E5 BCCØ 9F 78 BB :66 CD 08 AA CD 28 :90 :C4 BB BCEA B7 E5 1.1 3E B3 28 23 1D 7E 7B BB FE 79 47 ØF ØF E6 ØF RØ :80 30 B0 27 DE F5 78 86 10 86 72 1E 8D :02 +2 32 E1 9F +9 +A E5 DF 23 E5 9F CD +8 2B 9F DØ +5 CD +C E6 7C Ø8 ADD +6 BC +D +B 7C DF 28 11 CD 9F 23 23 77 CA 79 9F BDØØ D2 07 22 :00 67 :5E B0 :65 67 CC 32 23 E1 7E 23 32 7E E6 BD1Ø 03 BD20 22 CD CE 20 CD FF E7 3A CD 32 Ø3 FB FE 36 BE B8 Ø3 36 BE 99 5A 23 ØF BD3Ø B3 BB 18 AA 28 23 63 18 23 4F FD 23 E6 23 78 B7 BE 3E B3 28 7B 58 21 3E 1D BØ CD 2A B8 BE BB : 00 BD5Ø 36 ØF 23 E6 1E ØF 62 D5 BD 9F C3 CD : BF CD 32 23 07 23 00 36 Ø3 BE ØF 5E 23 7E 23 7A E6 E1 D1 20 BØ BØ Ø7 DØ ØC BD60 7E 4F Ø3 Ø8 BD7Ø CD 34 ØF 23 23 Ø7 23 CE 66 5E 51 D5 23 79 46 46 EØ FE Ø7 Ø3 28 71 79 23 CD FF 1C 23 B8 20 0F 7E E1 BD8Ø BD9Ø FE E6 :55 :CF :36 57 E5 7E 26 Ø8 6F D5 Ø8 BDAØ BDBØ 56 F8 EØ Ø7 CA 9F FE FF 28 Ø8 77 BD 18 BE 57 Ø3 E6 53 17 CD AF Ø7 78 Ø7 32 :F9 9F 5E CD 23 BC 7E 53 FE 03 ED FE 32 28 9F 28 28 A6 2B E6 2B :1B 57 85 9F BDEØ 03 ED DØ 18 78 14 28 06 FE 1E CB C3 E5 CD ØE :F0 52 E7 59 31 EE F5 34 AE 70 9F 6F 11 8C 34 E6 :F0 +2 C3 6F 43 +3 77 72 6F +6 00 72 72 +7 54 3F 20 +9 4C 43 3F +B 20 60 20 ADD +4 +5 BD Ø1 +8 49 +A 45 BC 00 3F E1 BEØØ 41 72 2D 50 54 3F :07 31 :ED 42 64 6C 65 6F 00 32 6F BE 10 6F BE20 20 43 07 :C5 :77 :97 4F 2D 4D FF 50 C2 65 50 39 00 4F FF 47 3E 48 3E 00 52 4F 4E 3F 20 65 FF 6D FF 6F 40 6C B9 3F AA BE30 20 55 00 CF B5 00 22 6D 7B C9 BE 32 7B EB FF FF 05 Ø6 Ø7 40 01 00 D8 Ø7 A9 01 00 9B BE50 BE60 50 00 67 3E EB :F4 BE70 CD 32 6C 21 38 22 7B 46 30 21 1E 89 22 2A C9 BE 6D 58 72 6D C9 13 E5 CD B7 3D ED 7B 52 32 58 7B 2A C9 Ø4 : 8D 53 73 2A C9 58 6D C2 ØØ BE90 BE 19 EB BE BE ED ED BE BE 1B 2A CD 9E :84 65 BEAD BD A6 : EA E5 C2 C9 F1 C9 ED 33 7B 33 6D 33 BE 33 BE ØØ 04 BERØ BE 00 SUM: F1 ØE 37 FB 3E-84 57 AØ 84 9E C6 58 ØF 7C 51 2C :32



Errorさん、次回からのソノシートに期待していてくださいね. ところで、ソノシートを試してみた人は、ロードできてもできな くても、どんなことでもいいですからハガキに書いて送ってくださいね。P

Nakkey Nakkey TO PIEE TO TU-K-5

フリートークに登場できるなんで,本当 に光栄に思っています.う~む私どもはイ ラストぐらいしか書いてないのにね. それ では初めはNakkeyです.



4年程前だったかな、タイプライターの様な物にTVがくっ付いてて、キーを押すと文字が写し出される。何もわからないまま滅茶苦茶にキーを押して、「こんな物をどうやって使うのだろうか?」と思って、「これは面白そうだ!いつかこれを使いこなしてやろう!」とそのとき企らんだのです。

トにかくマイコンが欲しい

と思っていました。けど、当時まだ高価な物であったため、とても私には買える代物ではなかったんです。ナイコンのときは、もっぱら本等を読んでBASICを覚えたり、簡単なプログラムを書いてみたりしました。そのうち、こちらのショップでもマイコンを置いたりして触れる機会ができると、雑誌のGAMEなどを打ち込んでは遊んでいました。そのころはまだ店でデータ・レコーダが使えたのですが、今は全然使えなくなりました。

そんな訳で、マイコンが欲しくてたまらず、雑誌を見てはあれがいいこれがいいと考えていました。そのときは何でもいいからひとつあれば良いと思っていたんです。 それで、JR-100を買いました。

買った訳は実に単純、中学のときクラブの後輩がMZ-2000を買ったため、それまで使用していたJR-100が不用になったので、それを破格値で譲ってもらったんです。家にマイコンがあれば、じゃんじゃんプログラムが作れるぞーと考えていた私でしたが、そんなに甘くないようで、技術とアイ



デアがついていかないんですねー.

JR-100という機種のため、遊ぼうにも GAMEもあまりなく、一時は売ろうとも 考えました。けど、なんか手放せずに結局 ホコリをかぶっていたときもありました。

スルなとき

PiOが出ました。JR-100のプログラムが載っているというので買ってみました。何ということでしょうか、確かI/Oへ送ったハズの私のイラストが載っていたのです。嬉しかったのと同時に恥かしくなりました。今、そのページを開いてみると…、思わずそこだけ飛ばして見てしまいます。

絵は昔から好きで、小さいときは鉛筆や クレパスで景色ばっかり描いてまして…。 何故かというと、実は人が描けなかったん です、理由は小6のときまでマンガ本を持っていなかったということでしょう。 まあ それが良かったのかもしれませんが…。

PiOに載ってからは以前よりも熱心にイラストを描くようになりました。けどスランプがよく訪れ、そのたびに絵柄が変ってゆきます。う~む、以前の方が良かったという気さえ起こったりして…。

を戻して

つい最近、X1turboを買ってもらいました。何故か親が突然買ってやるって言ったのです。う~ん、今までのことが認められたのかなあ~と思いきや、実は父が会社でコンピュータを使うため、その練習のために使うというので買ってくれたのですが、私が占領しております。選ぶ際、新機種がそろそろ出るだろうと思って多少購入するのを遅らせたのです。案の定出ました。初めはPC-88mk II にしようと思っていたのですが…。けどまだ読み切れませんでした。そうですPC-8801mk II SR!、66SR が出て、もしやと思っていましたが、カビーンときましたね、マイコン買うのってホント難しいですね。タイミングが…。

ーこでバトンタッチ

どーも、ここからTomokoであります. Nakkeyのおまけとして読んでやってくださいまし.

え~、私はこんぴうたのことなんぞまったく知りませんので、自分でゲームを作ることはできません(あたり前だ)が、Nak-keyのお手伝いならできるということで(?)それをやらされております。はっはっ手伝いといっても、せいぜいキャラ設定ぐらいのもんですけどね…、んが、しかし、その「ぐらいのもん」が私には難しく、なかなか良いキャラが生まれてこないんで

今月号のフリートーク登場者は、先月号で "Clock DEMO"と いうプログラムを発表 し、イラストに続きプログラマーとしてもデ ビューされた、Nakk ey & Tomokoさん 兄妹です。

す(人物専門ですもん). で、どれだけひどいかというと、だいたい作った数の¹/10, さらにひどいと¹/20 ぐらいしか使えないという…. ほほほっひどいもんでしょう. 私には才能がないのかもしれませんね. これでよく手伝えるなとお思いかもしれませんが、そこは美しき兄妹愛、おやさしいNakkeyさんは毎度私にキャラを作らせてくれるのです。が、実は単に面倒なのと自分が思いつかないだけだったりする.

ーと、いうことなので、Nakkeyがキャラ作りを頼んでくるときは思わず殺したくなりますが、そこをこらえてしぶしぶやっている今日このごろです…

なぜか宣伝

このたび、あのみなみりょうこさんと迎夢快人さん、そしてNakkeyと私.Tomokoとで「お遊びイラスト本」が、コピーで出る予定です。ははは、しかしなんでそれに私が出るんでしょうね、少し疑問なところですが…。

で、いつ出来るかはまだハッキリしていないので、その本が出来次第例の伝言板にハガキを送ります。楽しみにしていてください。

最後に


どーも、最後まで読んでくださって誠に ありがとうございます。これからもぐゎん ばりますので、O-ENしてくださいね。

それでは、また会うときまでつつ!









マシン語がだいぶわかってきたので, ゲ ームを作りました。

■プログラム・インフォメーション

實 語	BASIC マシン語 C300~C568
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! → → → → ♪ ♪ ♪
編集部評	なかなか良くできているけど、移動 キーはリピートした方が良いと思い ます. (T)

マシン語は適当なモニタか、POKE文で 入力してください。

ログラムの説明

メインはマシン語で、その制御はBASIC で作ってあります。細かくサブルーチン化 を図りました.

なお、表1にアドレス・マップ、表2に 変数表,表3に変更点の説明を示します。

表 1 アドレス・マップ

アドレス	内容
C300~	メイン・ルーチン
C3A6~	リタン・ルーチンA
C3AD~	リタン・ルーチンB
C3B4~	キャラクタ表示
C3CD~	キャラクタ消去
C3E6~	キャラクタ・データルーチン
C3EF~	番地データ・ルーチン
C3F8~	前方判断ルーチン
C42E~	前進ルーチン
C449~	後退ルーチン
C464~	上方ルーチン
C4A4~	下方ルーチン
C4E4~	ファイア
C512~	効果音
C51E~	後方判断
C54E~	ワーク・エリア
C551~	データ・エリア

また全体のスピードは、30行の&A0の値を 変えてください。

DEF A で始まります。タイトルと最高 点が表示された後、右から5番目のブロッ クに宇宙船が表示されるので、824 6 で上下左右に動かしつつ、射定距離内に 入って左から出てくるドットを, DEF キー

表 2 変数および内部ROM

変数名	内	容	
В	リタン後処理	100	100
M	面数		
N	残り数		
Q	最高得点		
T	得点		
W\$	最高得点記録者名		
Y\$	REPLAY ?		
0 B	キャラクタ		
0 C	番地		
0F	RTN?		

表3 变面占

アドレス	内 容				
C357	移動キーのコード (上)				
C35C	移動キーのコード (下)				
C361	移動キーのコード (左)				
C366	移動キーのコード (右)				
C36B	フィアのキーコード				
C31E	左から出てくるドット・パターン				
C50B	クリアになる点数				
C4F1	射定距離				

を押して消してください。50個消すと1面 クリアです。なお、面が進むごとにドット の動きが速くなります。

そして、ゲーム終了後ハイ・スコアのと きは、7文字内で名前の登録ができます。



マシン語の可能性は無限だ! 皆さん, マシン語でゲームを作りましょう. 00

リスト1 STER DUST BASICリスト

10: "A"	WAIT	128:	PRIN	
* *	STER	DUST	*"	
20:M=1	T=0,1	N=3:	PRINT	W
\$,0				

B=0: POKE &C529,5M+& A0: WAIT 0: PRINT M: CALL %11E0: CALL &C3

C378 5742522B3578C3F8:7E

40:T=T+ PEEK &C54E: WAIT 128: ON B GOTO 100,150 100:BEEP 3: PRINT "CLEAR !":T=T+20M: PRINT "

TOTAL ";T:M=M+1:

C3F8 8C5910C421524310:7F

1378C:6F

GOTO 30 150: BEEP 2: PRINT "CRASH ":N=N-1: IF N=0 GOTO 200 160:PRINT "REST ";N: GOTO 30 200:PRINT "GAME OVER":

PRINT "TOTAL ";T: IF Q<T LET Q=T: INPUT " HI SCORE !",W\$ 205:PRINT W\$,Q 210:INPUT "REPLAY(Y/N)?" ;Y\$: IF Y\$="Y" GOTO

220: FND

リスト2 STER DUST マシン語リスト

0300	10C54E0200528B02:04	1	C380	8F63017EC3A678C3:15	5
C308	59DB500238DB5002:EB	H	C388	CD03F8023C0101F1:F9	9
C310	08DB8F0200DB78C3:8A	П	C390 I	EE03F8023B0101F1:19	9
0318	B479C33F1043E757:C0	H	C398 I	E925278463002906:41	В
C320	640710C32B526700:22	ı	C3A0	7803847903101006:11	0
0328	380C030202800000:CB	ı	C3A8 1	920220523710C692:A5	5
0330	40D2C3290610F800:0C	ı	C3B0 I	0210523778C3EF78:31	n
C338	5210C31E57425210:3E			C3E62410C3C25206:B6	
0340	C5295710C52A52FF:95	Ш	0300 !	57650A528B597403:73	ż
C348	443A078E0200DB2C:1C	ı	C3C8 :	84C729113778C3EF:E6	5
C350	238E6301381A6748:16			78C3E6241@C3DB52:45	
	7EC46467427EC464:35			0657750A528B5974:86	-91
C360	67447EC42E67467E:46	ı		0384C72911378B59:A3	
	C44967007EC4E40E+70			070501015151050016	-

C370 0201DB4E0010C52A:2B | C3F0 5903F80101F1F537:73

i		
	C400	C4085278C3E610F8:47
	C408	1E5710C414522410:E3
	C410	C41A526700381324:06
	C418	57750410C4245210:2A
	.C420	F81F57640A670038:7B
	C428	058F0201DB378C63:98
	C430	007EC36F78C3F88F:72
	C438	63017EC3A678C3CD:53
	C440	8C710178C3B479C3:29
	C448	6F8C63387EC36F78:BE
	C450	C51E8F63017EC3A6:BD
	C458	78C3CD8C700178C3:40
	C460	B479C36F8B63517E:1C
	°C468	C36F78C3E678C3EF:7D
	C470	24000040D210C481:8B
	C478	52D210C48A520657:31

C488	57640267007CC3A6:09	
C490	8C59740386C72910:E2	
C498	78C3CD8B710478C3:43	
C4A0	B479C36F8B63617E:2C	
C4A8	C36F78C3E678C3EF:7D	
C4B0	240000405A10C4C1:53	
C4B8	525A10C4CA520657:F9	
C4C0	642067007CC3A606:D6	
C4C8	57644067007CC3A6:47	
C4D0	8C59740386C72910:E2	
C4D8	78C3CD8B700478C3:42	
C4E0	B479C36F78C3E678:F8	
C4E8	C3EF2410C4F55206:F7	
C4F0	031F075767043806:29	

C4F8 C329082C1178C512:80

C480 640467007CC3A606:BA C500 0602002710C54E57:A9 C508 425267327EC3AD79:94 C510 C36F0231FFB100F0:05 C518 412902F1E03778C3:AF C520 E678C3EF86790324:2D C528 10AFD25210C53A52:44 C530 0657640067002812:62 C538 24751010C5425206:18 C540 576428670028032C:A1 C548 058F0201DB373200:DB C550 0002070705040E0E:35 C558 0A081C1C14103838:DE

C560 2820707050065764:39





PC-1401派だった私も、PC-1245が7、980円で売ってたため、購入してしまいました。このためPC-12シリーズに対する対抗心も消え、これからは仲良くやっていくことになりました。ひとつのアイデアをもとに両機種で動くゲームを作りましたのでまとめて発表します。

■プログラム・インフォメーション

1 M	BASIC マシン語 PC-1401 4000~4335 PC-1245 C300~C5AE
面 白 さ 動き・操作性 サ ウ ン ド	
編集部評	単純なゲームのわりには、なかなか 面白い所がありますね。 (O)

入力方法

PC-1401の方はリスト 1 のBASIC部を 入力してセーブし、次にリスト 2 のマシン 語部を入力して、 CSAVEM"MAN";& 4000,&4335で先のBASIC部の後にセー ブしてみてください。


PC-1245の方はリスト 6 のBASIC部を 入力してセーブし、次にリスト 5 のマシン語部を入力して、 CSAVEM"MAN";& C3BO,&C5AEで先のBASIC部の後にセーブしてください。

遊び方

ともに、CLOAD、CLOADM、RUNで ゲーム・スタートです。障害物、旗の設定 に数秒かかりますのですこし待ってくださ い、本ゲームは、木、岩、水たまり、人 表1 メモリ・マップ

1401	1245	内 容
4000	C3B0	コース・データ
4132	C4E2	コース内クリヤ
4190	C500	CPG
41B8	C530	パターン・データ
41D6	C55D	変数A(人のいるアドレス)
		をもとに図1の形式に交換.
4216	C5A1	高音BEEP
421D	C5A8	低音BEEP
4225		MUSIC

図1 画面表示の意味



(自分が通った所)、壁にぶつからないように旗を取りながらゴールに入るゲームです。キーは 8 2 4 6 (上下左右)で、一度キーを押すと何も押さなくてもぞの方向に進みます。そして人を並べる(1歩進む)ごとに1点プラスされ、旗を取ると50点プラスされますが、スピードが速くなります。ゴールに入ると得点が2倍されます。

画面表示の意味は図1,コースは図2を参照してください。なお、たまに障害物でコースがふさがって絶対ゴールに入れないということがありますが、運が悪かったと思ってあきらめてください。

コンストラクションの使い方

€備

PC-1401の方はリスト 3, 1245の方はリスト 4 を入力し、1401の方はマシン語部をロード、1245の方は 1 度RUNしてからマシン語部をロードしてください。なお、間違っても 2 度とRUNしてはいけません。マシン語プログラムが消えてしまいます。

②データ作成

外壁に囲まれた13×14のマスに自由に壁を設定できます。 DEF M で作成開始です。1段13個で14段です。段数を表示して止まり、 ENTER を押すと入力待ちになるので、壁を置きたい所は *、そうでないところは **以外を入力してください。なお、図2の斜線部は壁を置くことはできません。前の段と内容が同じ場合は ENTER のみ押してください。前の段に戻るときは、DEF Bです。

EEE :U P:De

図2 コース全体図





図3 キャラクタ



入力が終わるとCOMPILEと表示され、O.K.が出ると終了です。PC-1401, 1245ともに、前記のマシン語部のセーブと同じアドレスでセーブしてください。前記のマシン語部のかわりに、今作成したマシン語部をロードすれば新しい面が楽しめます。

❸コース・データ表示

DEF Dで、今メモリ内にあるコース が表示されます。 1 段表示するごとに止 まるので ENTER を押してください。 PRINT=LPRINTをしてから行なうと、プ リント・アウトされます。

プログラムの説明

PC-1401では、濱崎省悟&桝本裕幸氏の



▶編集部と読者の皆さん。こんにちは、さて、I/OプラザやPiOPiOについてですが、昔はVIC-1001の読み方、NAMCOクイズ、覆面算、ビデオゲームのハイ・スコア、Programed by×××、などの論争が繰り広げられていました(皆さん知っているかな?)。しかし、今はアニメの話やイラストがロリ○ンだとかいう話が多い。やはり時代は変わってしまったのでしょうね。でも、あのころがなつかしい。昔は良かったなア、なんて思ったりします。 P.S.1 ハード狂(某ハドソンソフトのゲームではない)のブンゾー君、受験頑張ってください。そして、う



MUSIC GENERATOR, PC-1245では井 上雄紀・喜勇氏のCPGを使わせてもらい ました。後の部分はオリジナルです。



障害物, 旗の発生率はPC-1401の方はそ れぞれ260行, 280行, PC-1245の方はそれ

ぞれ230行, 250行のFORの値を変えてく ださい.

PC-1245版は確認はしてませんが、共通 のROM内ルーチンしか使ってないので、 PC-1250/51/55でも走ると思います。

コンストラクションでデータを作るとき, 通路の幅は最低3マスはとるべきでしょう. さもないと、ふさがる可能性が大きくなり ます.

PC-1401は、マイナーですが、演算速度 はかなりのものです。FOR~NEXTはPC -1245と比べて2.5倍くらい速いです。大き さは、私個人の考えですがPC-1401の大き さがちょうどいいと思います (私がPC-1401 に慣れすぎたせいもあるが…)



■ リスト1 PC-1401用 人並ベゲーム BASICリスト

10:004=1 ":RANDOM :WAIT 100: PRINT "** MAN NARABE

20: DIM 7\$(0)*57: P=24016 ,Q=&4015,T=&4118,U=& 4029, V=&4105 30: WAIT 50: PRINT "WAIT

A MINUTES": GOSUB 250 :Z\$(0)="6CRCRCR+9C" 40:WAIT 0:PRINT * --- S TART ---":CALL &4225 :PRINT **:S=0,A=&401

5,W=120,X=1,Y=0 50: CALL 84106: WATT 0: PRINT AA\$: CALL &4190 :CALL &5A2:FOR L=1

TO W: NEXT L: PRINT 60:K\$=INKEY\$: IF K\$="6" LET X=1.Y=0 70: IF K\$="4" LET X=-1.Y

80: IF K\$="8" LET X=0,Y=

90: IF K\$="2" LET X=0, Y= 100: A=A+X+Y: F=PFFK A:

POKE A,77 110: IF F<>32 AND F<>75 AND F<>71 THEN 160

120:CALL &4216:S=S+1:IF F=75 LET S=S+50,W=W-10:CALL &421D 130:IF F=71 LET Z\$(0)="3

CFFGG+4C=1A4F0R1F3D# AAG5F": GOTO 150 140:GOTO 50 150:PRINT "GOAL IN !!":

CALL &4225:PRINT **: WAIT 100:PRINT *SC * 2 =";STR\$ (S*2):S=S* 2:GOTO 180 160:PRINT "":7\$(0)="-401

D0DD5D4F0E4E0D4D#1C7

170: POKE A: 76: CALL &41D6 :POKE A,F:WAIT 0: PRINT " ":UFFT\$ (AA\$,5):CALL &4190: CALL &5A2: CALL &4225 180:WAIT 100:PRINT "** G AME OVER **" 190: IF SKH PRINT "SC="; STR\$ S:PRINT "HI-SC= ";STR\$ H:PRINT "HI-N

AME:";N\$:GOTO 210 200:H=S:PRINT " HI-SCORE !!":PRINT "SC=";STR\$ S: INPUT "YOUR NAME (M AX7)*,N\$
210:WAIT 0:PRINT *REPLAY

(Y/N)":CALL &1421 220:PRINT "":K\$=INKEY\$: IF K\$="Y" THEN 30 230:IF K\$="N" END 240:GOTO 210 250:CALL &4132:FOR I=72

260:FOR J=1 TO 15:R=P+ RND 262: IF PEEK R=32 POKE R,I 270:NEXT J:NEXT I

280:FOR I=1 TO 10:R=P+ RND 262: IF PEEK R=32 POKE R,75 290:NEXT I:POKE Q,77,32,

32:POKE T,32,32,71: POKE U,32,32:POKE V, 32:32:RETURN

リスト2 PC-1401用 人並ベゲーム マシン語データ

4000:FEFFFFFFFFFFFFFF 4008: FEFEFEFEFEFEFEFE: F0 4010:FEFEFEFEFE202020:56 4018:202020202020202020:00 4020:202020FEFEFEFEF:56 4028: FE20202020202020: DE 4030:202020202020FEFE:BC 4038: FEFEFEFE20202020: 78 4040:2020202020202020:00 4048:20FEFEFEFEFEFE20:34 4050:2020202020202020:00 4058:20202020FEFEFEFE:78 4060: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 4968:FEFFFE20202020FE:78 4070:FEFEFEFEFE202020:56 4078:202020202020202020:00 4080:2020FEFEFEFEFE:34 4088:202020202020202020:00 4090:2020202020FEFEFE:9A

4080:2020202020202020:00 40B8: 202020FFFFFFFFF: 56 40C0:FE20202020FEFEFE:78 40C8: FEFEFEFEFEFFFFFF: FA 40D0:FEFEFEFE20202020:78 4018:20202020202020202020:00 40E0: 20FEFEFEFEFEFE20: 34 40E8:2020202020202020:00 40F0:20202020FEFEFEFE:78 40F8:FEFE202020202020:BC 4100:2020202020202020FF: DE 4108:FEFEFEFEFE202020:56 4110:202020202020202020:00 4118:202020FEFEFEFEF:56 4120: FEFEFFFFFFFFFFFFFF 4128: FEFEFEFEFEFEFEFC: EE 4130:1440104130840001:50 4138:182467FE380867FC:44 4140:38060220522D0D37:23

4160:082434EBDBF5E55B:5B 4168:67483A1A674E2A16:F8 4170:75470404040404443:13 4178:290702053424265B:10 4180:4329062C06060606:B6 4188:0606EBE8C3292D37:2F 4190:7841501041850207:E8 4198:00041F117E022752:2D 41A0:10414E8600011878:B6 41A8:415F104185020600:7E 41B0:041F117E02265237:63 41B8:70787C5C780C0E7F:D1 41C0:0E0C387C7E361C00:9E 41C8:7E0E0E0E22140814:FA 41D0:22482B1F2B481046:7D 41D8:9800079018EA408E:FF 41E0: DB84DB8FDB85DB02:06 41E8:C00345E278050505:71 41F0:0005242641290406:C3 41F8:0602170543290300:93 4200:0324264129949696:07 4208:0223044329030003:9B

4210:242641290437125F:60 4218:0230DBDF37125F02:96 4220:20DBDF37001047B0:18 4228:80004F191042F580:AF 4230:003818058D5988DR:9F 4238:246723382D672F38:F0 4240: 2E672B382F673D38:03 4248: 30672D3831675238:1E 4250:3767303A0D673A3A:F0 4258: 2667413695674836: FA 4260:371047B080004F19:26 4268:378B02012D368802:B2 4270:012D3B8C02002D40:64 4278:8002012045800203:92 4280:2D4A30598A2D4F8A:90 4288:5989DB8F594ED143:07 4290:2904C929082D6249:FF 4298:38064E64492B048B:F3 4249:4444717259391942:46 42A8: D4531042DE538A59:8D 42B0:89DB8B5974106000:2C 4288:3059DA8C59DAC334:1F

42C0:06D2C33A02D2DA59:DC 42C8:125F6000DA34DA34:ED 42D0:6111DF4F264F0F2F:51 42D8:08346001DF4E262F:1F 42E0:0367013A074E1138:43 42F8:034F332F1DC92925:E7 42F0:2DRD0000000000000:F0 42F8:00804500000000008:CD 4300:00011400280B0805:55 4308:02302B26211D1919:F3 4310:15120E000046404F:14 4318:54292C2F32343737:AR 4320:3B3E420000010203:C1 4328:0406080C10182000:66 4338: FE1222442B4D4F22: 5F 4340:4D4F3D4D4F2B442A:0E

リスト3 PC-1401用 コンストラクション プログラム

10:DIM B\$(0)*16,C\$(16)* 15:C=&FE:D=&20:END 20: "M" PAUSE "MAKE MAZE

4098: FEFEFE202020202020: 9A

4040:2020202020202020:00

40A8: FEFEFEFEFEFE2020:34

": I=1:A=&4016 30:PRINT STR\$ I;" DANME ": INPUT B\$(0): GOTO 5

40: IF I(>1 LET B\$(0)=C\$

50: IF LEN B\$(0)<13 THEN

4148: B241FF5FAF476860: 0F

4150:10414884000318F5:2D

4158:F8114C8400011803:F5

60:C\$(I)=B\$(0):I=I+1:IF I<>15 THEN 30 70:PAUSE "COMPILE" 80:FOR I=1 TO 14:FOR J=

1 TO 13:Es=MIDs (Cs(

I),J,1) 90:IF E\$="*" POKE A,C: GOTO 110 100: POKE A.D

110:A=A+1:NEXT J:A=A+6: NEXT I:PAUSE "O.K.": END 120: "B" I = I - 1: GOTO 30

130: "D" PAUSE "DUMP MAZE ":B=&4002

140:FOR I=1 TO 16:C\$(I)= "":FOR J=1 TO 15:E= PEEK B:B=B+1 150:IF E=C LET C*(I)=C*(I)+"*":GOTO 170 160:C\$(I)=C\$(I)+"

170:NEXT J: B=R+4:NEXT I 180:FOR I=1 TO 16:PRINT C\$(I):NEXT I:END

リスト4 PC-1245用 コンストラクション プログラム

10:DIM 7\$(8)*80.B\$(0)*1 6.C\$(16)*15:C=&4C:D= &11: END 20: "M" PAUSE "MAKE MAZE

": I=1:A=&C3C6 30:PRINT STR\$ I;" DANME ": INPUT B\$(0): GOTO

40:IF I<>1 LET B\$(0)=C\$ 50: IF LEN B\$(0)(13 THEN 30 60:C\$(I)=B\$(0):I=I+1:

IF I<>15 THEN 30 70:PAUSE "COMPILE" 80:FOR I=1 TO 14: FOR J

=1 TO 13:E\$= MID\$ (C 90:IF E\$="*" POKE A,C: GOTO 110

100: POKE A.D 110:A=A+1: NEXT J:A=A+6: NEXT I: PAUSE *0.K. : FND

120: "B" I=I-1: GOTO 30 130: "D" PAUSE "DUMP MAZE ":B=&C3B2 140:FOR I=1 TO 16:C\$(I)= "": FOR J=1 TO 15:E=

PEEK B: B=B+1 150:IF E=C LET C\$(I)=C\$(I)+"*": GOTO 170 160:C\$([)=C\$([)+" " 170:NEXT J:B=B+4: NEXT I 180:FOR I=1 TO 16: PRINT C\$(I): NEXT I: END

リスト5 PC-1245用 人並ベゲーム マシン語データ

C3B0 4C4C4C4C4C4C4C4C:60 C3B8 4C4C4C4C4C4C4C4C60 C3C0 4C4C4C4C4C561111:F4 C3C8 111111111111111111111188 C3D0 1111114C4C4C4C4C4C: AF C3D8 C3E0 11111111111114C4C:FE C3E8 4C4C4C4C11111111:74 C3F0 111111111111111111111188 114C4C4C4C4C4C11:EA C499 111111111111111111:88 C408 1111111114C4C4C4C:74 C410 4C4C4C4C4C4C4C4C:60

C418 4C4C4C1111111114C:74

C420 4C4C4C4C4C111111:AF 11114C4C4C4C4C4C:EA C438 111111111111111111:88 C449 111111111114C4C4C:39 C448 4C4C4C1111111111:39 C450 C458 4C4C4C4C4C4C1111:EA C460 C468 11111114C4C4C4C4C4C:AF C470 4C1111111114C4C4C:74 C478 4C4C4C4C4C4C4C4C:60

C480 4C4C4C4C11111111:74

C490 114C4C4C4C4C4C11:EA 0498 1111111111111111111188 C4A0 1111111114040404040:74 C4A8 4C4C1111111111111:FE C4B9 11111111111111140:03 C4B8 4C4C4C4C4C111111:AF C4C8 111111404040404040:0F C4D0 4C4C4C4C4C4C4C4C:60 C4D8 4C4C4C4C4C4C4C1A: 2E C4E0 C5C310C4E0840001:C1 C4E8 1824674C3808671A: RO C4F0 38060211522D0D37:14

C500 F1F510C6E757DBF1:C6 C508 9A24F20067503A1D:BE C519 753134023003C5F1:C5 C518 F15BFFC48659FEE6: D2 C520 F899633B28037041:0B 49292137FFBC2D13:C5 C530 70787C5C780C0E7F: D1 C538 0E0C387C7E361C00:9E C549 7E0E0E0E22140814:FA 22482B1F2B483E41:A6 C550

4149393F4040403F:01

417F41413E10C698:EE

C560 00070018920200DR: 2E

C568 F737A8DB84DBA9DB:94

C558

C570 85DB02C003C5F1F5:D0 C578 0505050005242641:9F 2904060602170543:9A C588 2903000324264129:E3 C590 0406060223044329:A5 C598 0300032426412904:RF C5A0 37125F0230DBDF37:CB C5A8 125F0220DBDF3767:EB

ちのPC-6001を7,000ボーぐらいにしてやってください。 P.S.2 常連になりたいよ~.

(芸武達人)

リスト6 PC-1245 人並ベゲーム BASICリスト MM

10:DIM B\$(0)*16:B\$(0)="
:H : I :":
RANDOM: WAIT 100:
PRINT "** MAN NARABE
**":P=&C3G6;0=&C3G5
20:T=&C4C8;U=&C3D9;V=&C
485: WAIT 50: PRINT
"WAIT A MINUTES":
GOSUB 220
30:BFEP 1: PRINT "---

GOSUB 220

30:BEEP 1: PRINT " --- START --- ": S=0, A=&C3
C5, W=50: X=1, Y=0

40:CALL &C55D: WAIT 0:
PRINT B\$(0): CALL &C
500: CALL &IIEO: FOC

PRINT ""
50:K\$= INKEY\$: IF K\$="
6" LET X=1,Y=0
60:IF K\$="4" LET X=-1,Y
=0
70:IF K\$="8" LET X=0,Y=
-19
80:IF K\$="2" LET X=0,Y=
19
90:A=A+X+Y:F= PEEK A:
POKE A:86
100:IF F<>17 AND F<>84

PORE #785 100:IF F</17 AND F</84 AND F</87 THEN 140 110:CALL &C5A1:S=S+1: IF F=84 LET S=S+50;W=W-4: CALL &C5A8 120:IF F=87 WAIT 100:
 PRINT "GOAL IN !!":
 PRINT "SC *2 = ";
 STR\$ (S*2):S=S*2:
 GOTO 150
130:GOTO 40
140:BEEP 2: POKE A,85:
 CALL &CS5D: POKE A,F
: WAIT 0: PRINT "
 "; LEFT\$ (B\$(0),5)
: CALL &C500: CALL &
11E0: FOR L=1 TO 80:
 NEXT L
150:WAIT 100: PRINT "**
 GAME OVER **"

160: IF S>H LET H=S:

170:PRINT "SC="; STR\$ S:
 PRINT "HI-SC="; STR\$
 H: PRINT "HI.NAME=";
 N\$
180:WAIT 0: PRINT "REPLA
 Y (Y/N)": CALL &1000
190:PRINT "":K\$= INKEY\$
 : IF K\$="Y" THEN 20
200:IF K\$="M" END
210:GOTO 180
220:CALL &C4E2: FOR I=81

TO 23

PRINT "HI-SCORE!!":

PRINT "SC="; STR\$ S: INPUT "YOUR NAME(MAX

",N\$: GOTO 180

RND 262: IF PEEK R=1 7 POKE R,I 240:HEXT J: NEXT I 250:FOR I=1 TO 10:R=P+ RND 262: IF PEEK R:1 7 POKE R,84 260:HEXT I: POKE Q,86,17 ,17: POKE T,17,17,87 : POKE U,17,17: POKE V,17,17: RETURN

230:FOR J=1 TO 15:R=P+

O CONTROLL

M5用マシン語モニタ Super Moniter ・沢口孝治

M5のモニタはまだまともなのが発表されていません。そこでBASIC+マシン語で作ってみました。メモリ増設をしていないとフリーエリアが8000~8EEFと小さめですが、かなり使いやすいと思うのでこれを使ってマシン語プログラムを作ってみてください。

コマンドについて

次の6つのコマンドがあります。なお、各コマンド1文字を入力したらRETURNキーを押してください。

Sコマンド:データを入力します。"SET ADD." と聞いてくるので、4桁の16進数

で入力してください。後は、16進2桁ずつ・ を入力していきます(**RETURN**)は不要で す。データ入力時に"##"を入力するとコ マンド待ちの状態になります)。

Dコマンド:ダンプ・リストを表示します。 スタート・アドレス、エンド・アドレスを 各4桁で入力してください。表示中に SPACE キーを押すと、押している間だ けストップし、左右の SHIFT を押すと コマンド待ちの状態に戻ります。

Fコマンド:あるアドレスからあるアドレスまで、ある値で埋めます。 スタート・アドレス、エンド・アドレス、データの順で入力してください。

Gコマンド:マシン語サブルーチンをコールします。 先頭アドレスを 4 桁で入力してください

Cコマンド:画面をクリアします。 Eコマンド:BASICに戻ります。

なお,このプログラム実行中は画面切り 換えをしないでください.

P.S

M5にはマジン語のゲームが少ないとは思いませんか? いくらBASIC-Gが速いとはいえ、マシン語にはかないませんョ! さあ、みんなM5でマシン語にはげみましょう。

MS用マシン語モニタ BASICリスト

PARICCCCCCMONTOR BY. TAKI>>>>> 110 PRINT "UML": VIEW 2.0,39,23 120 CONSOLE 1.1: POKEW &7020,&R 130 FOR 0=240 TO 250 140 RD#=RDCHR#(A, 50 STOHR ROS TO A+820,1 0 170 GOSUB \$M.DATA 190 PRINT " * *** M-5 SUPER MONITOR 190\$CMMAND: PRINT "CMMAND ?"::C &7F64:PRINT ALL 200 KE=PEEK(&7FFF) 200 KE=PEEK(87FFF)
210 IF KE=100 THEN GOTO \$DUMP
220 IF KE=115 THEN GOTO \$55T
230 IF KE=102 THEN GOTO \$FULL
240 IF KE=103 THEN GOTO \$COLL
250 IF KE=101 THEN GOTO \$END
260 IF KE=99 THEN CLS
270 CLEAR:GOTO 190 280 \$ D U M P 99 PRINT "START ADD. 490 GOSUB \$INPU:STA=VAL(PO\$)
310 GOSUB \$INPU:STA=VAL(PO\$)
310 INPUT "END ADD.":EN\$
320 ENA=VAL("&"+EN\$)
330 FOR A=STA TO ENA 340 P=PEEK(A) 350 P\$=HEX\$(P) 360 P1\$=RIGHT\$(P\$,2) 370 IF C=0 THEN PRINT HEX\$(A); 380 PRINT P1\$;" "; 390 IF PEEK(A) (&20 THEN F\$=F\$+
"." ELSE F\$=F\$+CHR\$(PEEK(A))
400 IF C=1 THEN PRINT:F\$:F\$-"" INKEY(0)=7 THEN GOTO 42 IF INKEY(1)=12 THEN PRINT:

449 NEXT A: CLEAR: PRINT: SOTO \$0 450\$ INPU 460 INPUT POPO\$
470 POPO\$="%"+POPO\$ 480 PO\$=LEFT\$(POPO\$,4) 490 NU=UPL(RIGHT\$(POPO\$,1)) 500 IF NU=>8 AND NU<=&0F THEN NU=8 ELSE NU=9 510 PO\$=PO\$+NUM\$(NU) 520 RETURN 530\$FUL 540 INPUT "START ADD ":ST\$ 550 INPUT "END ADD.";SE\$
560 INPUT "SET DATA.";SD\$ 570 KA=(UPL("&"+SE\$))-(UAL("&" +57\$ 580 POKEW & 7F4F, KA+1 590 POKEW &7F52, VAL("&"+ST\$) 600 POKE &7F49, UAL("&"+SD\$) 610 CALL &7F48:60T0 \$CMM9ND 629\$CAL 630 INPUT "JUMP ADD. " : ED\$ 640 CALL VAL("&"+ED\$):60TO \$CM MAND 650\$SE 660 PRINT "SET ADD." 670 GOSUB \$INPU 680 ADD=VAL(PO\$) 690 IF C2=8 THEN PRINT ": ":RIG HT\$(HEX\$(SUM),2):SUM=0:C2=0 700 IF C1=0 THEN PRINT HEX\$(AD D);":";:C1=8 710 C1=C1-1:C2=C2+1 720 C4LL &7F00:C4LL &7F18:PRIN SH=PEEK(&7F6E) +PEEK(&7F6F) 749 IF SU=291 THEN PRINT: GOTO SCHMAND 750 IF SU>256 THEN CALL &1 760 SUM=SUM+SU:POKE ADD,SU

9DD=9DD+1:GOTO 690


790 PRINT "S":STCHR:PRINT "BA STC-B 800 END 820 FOR A=&7F00 TO &7F6F 830 READ A\$:POKE A,VAL("&"+A\$) 849 NE 850 DATA 3E,01,CD,27,08,FE,40, 860 DATA 28,7F,32,6E,7F,21,6E, 870 DATA 3E,00,ED,6F,00,00,00, 880 DATA 3E,01,CD,27,08,FE,40, 890 DATA 40,7F,D6,30,32,6F,7F, 900 DATA D6,60,C6,09,07,07,07, 97 910 DATA 32,6E,7F,09,00,00,00, 920 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 930 0070 06.60.06.09.32.65.75. 940 DATA 3E,00,01,01,00,21,FF, 950 DATA DD,21,00,81,00,00,00, 960 DATA DD,77,00,DD,23,ED,42, 970 DATA C2,58,7F,C9,3E,01,CD, 980 DATA 08,32,FF,7F,C9,00,00, 990 RETURN



PC-1350

WAR DER PAT





「今、私は不治の病と恐れられている、 "なおよぶみたふ" に体をむしばまれてい る. 私に幻の再生薬 "ぱろーみん" を探し てきてくれた者には、礼として次期の王の 座をさずけよう….」

これがマサ王からのメッセージだ、俺の 家に代々伝わる古い文書には、こう示され ている.

「"ぱろーみん"は、ここからさほど遠く ないタゾ湖という湖のほとりにある。小さ な館に隠されている. その館には、いつの ころからか妖怪 "ゲシシ" が住みついてい て, "ぱろーみん"を守っている。"ゲシ シ"を倒すには、マサ王国に古代から伝わ

る伝説の剣を手に入れなければならない

俺は伝説の剣を求めて旅立った. マサ王 を救うために、そして、王の座を手に入れ るために….

■プログラム・インフォメーション

音 簡	BASIC 3本
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	? ? ? → → → → ♪ ♪
44 第 部 評	第2部ではグラフィックを使用して よく書けているようですが、第1部 では一部分しか使用していないのが

入力方法

メモリがなくなった(3070バイトはつら い)ので、データ作成プログラム+メイ ン・プログラム×2となりました.

まず, データ作成プログラム(リスト1) を入力し、カセット・テープにセーブしま す(ファイル名はなんでもよい).

次に、メイン・プログラム1(リスト2) を入力し,ファイル名 "MP1" でデータ 作成プログラムの後にセーブします。

最後に、メイン・プログラム2(リスト 3)を入力し、ファイル名 "MP2" でメイ ン・プログラム1の後にセーブして完成で

なお、メッセージなどは暗号化してある ので、リストどおりに入力してください。 特にデータ作成プログラム中のデータ、メ イン・プログラム中のIF文は正確に入力 してください(間違うとゲームになりませ

データ作成プログラム約1500バイト,メ イン・プログラム約3000バイト×2と, 結 構大きくなりましたが、頑張って入力して ください

まずデータ作成プログラムをロードし、

DEF Aでタイトルが表示されて開始で す。あとは指示に従ってMP1をロードし てください.

> すると、メッセージが表示され">ドウ とコマンドを聞いてくるので、動 詞一語で入力してください。また、このア ドベンチャーには方向というものがないの で、次の場面に行きたいときには "GO"、 前の場面に戻りたいときには"BACK"と 入力してください(何かしないと次の場面 に行けないときもある).

> なお、ゲームを途中で中断したときには、 第一部ではGOTO290, 第二部では GOTO400で中断した所から始まります (絶対にRUNやCLEARをしないでください. データが壊れます).

言い忘れましたが、このゲームは剣を手 に入れるまでの行程ですので、 剣を手に入 れた時点でゲーム・オーバーです

BECOLIC

動詞はGO、BACKを抜いても10個はあ

りますが、あえて伏せます、どおしてもわ からない人は簡単な方法でわかるので各自 で見てください

終めり同

このプログラムは、2作目(1作目はD.H A.だよ~ん)にしてはなかなかのもんだと、 自負しとります。タイトルもなかなか友人 に好評なので、ぜひ一度見てください(そ のときの2本の線は道のつもり) 右下に表 示される文字、読めますか?

なお、このゲームは10通りほどの死に方 があるので、1通りクリアした人はすべて の死に方を経験するのも面白いでしょう.

P.S. モニターになってくれた英希君, どうもありがとう。 授業中むりやり紙と鉛 筆でモニタさせて、先生に見つかった輝君 ごめん! としけつ, 真秀, PiOに載った

P.S.2 DANCING STARされ、でんて ん虫さん, Tomo&三谷嘉伸さん, 何をか くそうこの僕もウルフ・幻魔の大ファンで す. お友達になりましょう! 僕はアダル トウルフ(幻魔はもちろん)が好きです。

□参考文献

1) 土肥雅浩: "Magical Vision", PiO, '84年10月号

2) "ソフトウエア・ライブラリ10,工学 社





リスト1 WANDER PATH データ作成プログラム

10"A" CLS : CLEAR : RESTORE : WAIT 0 20BEEP 1: DIM C\$(1)*48 GCURSOR (16,16 30LINE (45,31)-(128,-1

40LINE (129.0)-(137.31

50GPRINT "01FFFF611806 FFFF60190701F0282422 24F8F00080FFFC9022FF FE0200FEFE82 60GCURSOR (48,16) 70GPRINT *82443800FEFE 929292C600FEFE222252

80GCURSOR (71,16) 90GPRINT "80FFFF911111 ØE00F028242224F8F006

0202 100GCURSOR (89,16) 110GPRINT "FEFE02020600 FEFE1010FEFE008000° 120GCURSOR (95,31) 130GPRINT "2008887038C0 382028D828B0886858A0

140GCURSOR (113,31) 150GPRINT "00F8D068D0D8 30D850A85020 160FOR Z=1 TO 12 170READ Y.V 180FOR X=1 TO Y

190READ W 200A\$(Z)= CHR\$ (W-V)+A\$ 210NEXT X: NEXT Z 220LINE (92,29)-(127,29 230FOR 7=9 TO 16: READ 240LINE (Y,Z)-(Y,Z),X 250NEXT 2

260FOR Z=13 TO 24 2790(7)=9 280NEXT 2 290X=3:W=2:V=1 300FOR Z=1 TO 900: NEXT Z 310GOSUB 360

320BEEP 1: WAIT 330PAUSE "x400" 00"54(MP 1)9 0-1-977 29" 94

350CHAIN "MP1",780 360BEEP 1: PAUSE " 7590 47 f*>>tm/mut**9th/f* 370PAUSE "9t*9**9*7*9* ツルキ"ヨテニイレテモ"

380PAUSE "5/9/07"7 3775 390FOR Z=1 TO 900: NEXT Z: RETURN 500DATA 4,3,85,68,72,75 ,6,2,77,69,67,86,86,

67,4,8,88,85,93,82 510DATA 3,4,88,73,75,3, 5,89,90,72,5,2,86,74 73,75,78,5,3,69,80 520BATA 76,79,70,4,9,78 .95.88.86.4.8.85.81. 95,91,3,2,73,75,76

530DATA 2,5,84,76,4,3,7

8,70,68,69 540DATA 10,106,12,104,1 4,107,13,106,11,104, 10,103,14,107,12,105

1000REM By TSUKAMO on 19 84/12/31 & 1985/1/9: Second Program for P

1001REM "7"+9"5.9ht" = 9 カモ & I-ス、ホンタ*

リスト2 WANDER PATH メイン・プログラム1 BASICリスト

10PRINT "fask yunf" #7t 20S=0 30GOTO 300 100RESTORE 110FOR Z=1 TO X 120READ C\$(0) IZANEYT : 140RETURN 200C\$(1)="": WAIT 0 210FOR Z=1 TO LEN C\$(0) 220C\$(1)=C\$(1)+ CHR\$ ((ASC (MID\$ (C\$(A).7.)))+128)

2301F LEN C\$(0)>24 AND Z=24 PRINT C\$(1):C\$(

240NEXT Z 260PRINT C\$(1) 270IF U RETURN 280N=0: BEEP 1 290PAUSE "JTHEY JTTTA" 300INPUT ">\TOTAL? ";Y\$ 310IF Y\$="" THEN 300 320GOSUB W*10+420 330IF S THEN 10 340GOSUB 100 350IF V=1 THEN 200 3600=1

370GOSUB 200 380U=0:T=10*V:V=1 390G0T0 T 4201F Y\$=K\$ LET X=3:W=1

: RETURN 422IF Y\$=L\$ LET S=1: RETURN

424IF Y\$=D\$ AND Q=0 LET X=15:Q=1: RETURN 426S=1: RETURN 430IF Y\$=K\$ LET X=3:W=2

: RETURN 432IF Y\$=L\$ AND Q LET X =24:W=0: RETURN 4341F Y\$=L\$ LET X=1:W=0 : PETHEN

436IF Y\$=A\$ AND R=0 LET: V=60:X=10:

438S=1: RETURN 440IF Y\$=K\$ AND Q=2 LET W=3:X=3: RETURN 442IF Y\$=K\$ LET W=4:X=4 : RETURN 444IF Y\$=L\$ AND R=0 LET W=1:X=2: RETURN

446IF Y\$=L\$ LET W=1:X=3 : RETURN 448S=1: RETURN

4501F Y\$=K\$ AND R=1 LET W=5: X=5: V=64: M=1 7:N=1: RETURN

452IF Y\$=K\$ LET W=6:X=5 : V=80: RETURN 4541F Y\$=L\$ LET W=2:X=3

: RETURN 456S=1: RETURN 460IF Y\$=B\$ AND Q=1 LET X=16:Q=2:W=3:

RETURN 462IF Y\$=B\$ OR Y\$=K\$ LET X=11:V=70: PETIIPN

464IF Y\$=L\$ LET W=2:X=3 : RETURN 466S=1: RETURN 470IF Y\$=C\$ LET W=9:X=1

8:R=2:V=64:M=6: RETURN 472IF Y\$=I\$ LET W=9:X=1

8:R=3:V=64:M=6: RETURN 474IF Y\$=L\$ LET W=3:X=3

: RETURN 476S=1: RETURN 480IF Y\$=C\$ LET W=9:X=1 8: V=64: M=6: RETURN

482IF Y\$=I\$ LET W=9:X=1 8: V=64: M=6: RETURN 484IF Y\$=L\$ LET W=3:X=3

: RETURN 486S=1: RETURN 490IF Y\$=B\$ AND 0=2 LET X=23:W=8:P=1: RETURN 492IF Y\$=B\$ OR Y\$=K\$

LET X=13: V=70: PETHEN 4941F Y\$=L\$ LET W=9:X=6 : RETURN

496S=1: RETURN 500IF Y\$=K\$ LET W=11:X= 8: V=64: M=9: N=2: U=1: RETURN

502IF Y\$=L\$ LET W=9:X=6 : RETURN 504S=1: RETURN 510IF Y\$=K\$ AND P LET W

=8:X=3: RETURN 512IF Y\$=K\$ LET W=7:X=7 : RETURN 514IF Y\$=L\$ LET W=6:X=1

8: V=64: M=5: N=1: RETURN 516IF Y\$=E\$ LET X=12:V= 70: RETURN

518IF Y\$=F\$ AND R=3 LET X=26: RETURN 520IF Y\$=F\$ AND R=2 LET X=25:V=70:

RETURN 522IF Y\$=G\$ LET X=19:V= 64:M=20: RETURN 524IF Y\$=J\$ AND 0=0 LET X=21:0=1:

RETURN 5261F Y\$=D\$ AND 0 LET X =22:0=2: RETURN 528S=1: RETURN

530INPUT " 1497ZD(Y/N)?

532IF, Y\$="N" LET X=14:N =2:V=70: GOTO 340 534PAUSE "7+9n 4577\nf" f1+59"

536PAUSE "ホックケンラッツ" プルマエ MP29 0-1"972" **538WATT**

540PRINT "HIT "; CHR\$ & 5B; "ENTER"; CHR\$ &5D

542CHAIN "MP2",680 600INPUT " "リレテュキマスカ(Y/N

610R=0 620IF Y\$="Y" LET R=1 630GOTO 290 640U=1:X=M 660GOSUB 100 :PAT 670GOSUB 200

80U=0 6900N N+1 GOTO 280,800, 839

700BEEP 1 710PAUSE "7+9n.91799." 720INPUT "E74fk"+#\\\)f"9 72D(Y\N)?";Y\$

730IF Y\$="N" END 740FOR Z=13 TO 24 750A(Z)=0 760NEXT 7

770V=1:W=2:X=3 780GOSUB 100 790GOTO 200 899X=6

810RESTORE 5130 820GOTO 850

840RESTORE 5140 850FOR Z=0 TO 999: NEXT Z

870CLS 880LINE (0,0)-(76,31),B 890FOR Z=1 TO X 900READ T,V

910LINE (T,V)-(T,V) 920READ T, V 9301 THE -(T.V)

940NFXT 7 950WAIT 500 960GPRINT 970IF N=2 THEN 530 980WAIT 0:N=0:V=1: CLS

990G0T0 290 5000DATA "U7D^0XIV3C^=H\$ 5T/ 516^5AC2Y?^*, *64 Y6^EF62/C2YV*

5010DATA "1EaJSXI:PAF a/ C20=","PY6WF:¥?3E 7: X6^ 7&7/C2Y

5020DATA "560¥60PA&V:70/ C E60ZC20=","PAJ0@F

557E76^ @/C20=" 5030DATA "F<7MK^6^ 608K^ &S39^C 1E3&HW/C20=", RIO4F 60960@AL:60X\$

5040DATA "D-38BIE6MD =2: OZC20=","64YJv6*MBZC /CVvD\$2/C20="

5050DATA "u<: DI< 0.08=YE u 1EaJ 7:XFTWZOKa" u1/\$76^%% u 1E@J 7I< a<^7FEXO<a" 5060DATA "1EaJ F<7MK^FaM

~WZO<@","u6~W6~W/u1E aJ W8>7C^2¥I<a<^7FEX

5070DATA "51% KW20(0","w 80;/\$T/@0w1E@J 7:X&@

5<0<@" 5080DATA "64YJv1X6^D3vD\$ 2/C 0/A&8Z0(a","1EaJ Lo<o 6¥8¥aX0<a"

5090DATA "40^Fw7I(0F 3R0 wD\$62C1XO=","1F@J 76 M2X0<9,

5100DATA "w55/w BAIE66W UPT6^C^C7@?^","1E@J

UPT& CF2ZO(a" 5110DATA "w80;/\$T/a0w 1E aJ F<7MK^&T/B90<a",

U7D^OXIV3C^=H 5120DATA "KJ\$PYPY3AFN6I7

FS43BX T06<^FEX0<0",
"u<-/<-/sk> /C2C 0/A6^B6E2 5130DATA 1,12,75,10,75,1

6,1,22,22,20,21,31,4 1,24,11,25,1

8, 29, 15, 47, 16, 47, 12, 29.14.32.11.46.11.43 9,42,8,33,10,30

5150DATA 20,34,30,47,16,

リスト3 WANDER PATH メイン・プログラム2 BASICリスト

150SUB 200 10LINE (0,0)-(64,31),B 201F P=1 THEN 140 30RESTORE 5100+10*T 40FOR Z=1 TO 3 SORFAD TAIL 60LINE (T,U)-(T,U) 70READ T,U 80LINE -(T.U) 90NEXT 7 100READ T.U 110IF T=0 THEN 140 120IF T=1 THEN 10*N 130LINE -(T,U): GOTO 10 140LINE (1,1)-(63,30),X 150G0T0 400 160PAUSE "fawk Yunf" #78

170BEEP 1: CURSOR 82 190V=0: GOTO 400 200RESTORE 210FOR Z=1 TO X 220READ C\$(0) 230NEXT Z 240CLS : WATT 0 250Q=12:C\$(1)= 260FOR Z=1 TO LEN C\$(0) 270C\$(1)=C\$(1)+ CHR\$ ((ASC (MID\$ (C\$(0),Z, 1)))+128) 280IF Z=11 GOSUB 340:Q= 290IF Z=23 GOSUB 340:Q=

300NEXT Z

310CURSOR Q

320PRINT C\$(1) 330RETURN 340CURSOR Q 350PRINT C\$(1) 360C\$(1)=" 370RETURN 430GOSUB 490+20*W 440IF V=1 THEN 160 450IF V=0 THEN 1 460GOTO 10*V 4901F Y\$=K\$ LET X=13:T= 6:W=1: RETURN 492IF Y\$=D\$ AND 0=0 LET X=6:T=8:0=1: RETURN 494IF Y\$=J\$ AND 0=1 LET V=82: RETURN

496V=1: RETURN 510IF Y\$=K\$ OR Y\$=L\$ AND S=0 LET Y=77: RETURN 512IF Y\$=F\$ AND P=1 LET X=3:T=0:P=0: RETURN 514TF Y\$=D\$ AND P=0 LET X=9:T=6:S=1: RETURN 516IF Y\$=K\$ LET X=4:T=1 :W=2: RETURN 518IF Y\$=L4 AND 0=1 LET X=14:T=8:W=0: RETURN 520IF Y\$=L\$ LET X=2:T=4 :W=0: RETURN 522V=1: RETURN

530IF Y\$=C\$ AND 0=1 LET Y=85: RETURN

532IF Y\$=C\$ LET X=11:T= 6:W=3: RETURN 534IF Y\$=K\$ LET Y=86: RETURN 536IF Y\$=L\$ LET X=13:T= 6:W=1: RETURN 538V=1: RETURN 550IF Y\$=K\$ AND M=0 LET X=10:T=2:W=4: RETURN 552IF Y\$=K\$ LET X=13:T= 7:W=4: RETURN 554IF Y\$=L\$ LET V=86: RETURN 556V=1: RETURN 570IF Y\$=K\$ LET X=12:T= 3:W=5: RETURN 572IF Y\$=L\$ LET X=13:T=

6:W=3: RETURN

574 IF Y\$=D\$ AND M=0

885

▶PiOは素晴らしい雑誌だ! こんなにも読者の声が反映される本は今まで見たことがありません。私は実をいうと、一時ロ○インに乗りかえようかと考えたこともあったんですが、(ワーッ!ごめんなさーい!)、1・2月号を見て感動してしまい。それをやめました。中でも特に感激したのはPiOPiOがPiOパザールの下まで載るようになったことと、PiOPiOの質問に凹さんが答えてくれるようになったことです。 P. (オールナイトフジは実に面白いと思うレッドショルダー) S. ワム!はいい.

WANDER PATH メイン・プログラム 2 BASIC リスト3

X=7:T=7:M=1: RETURN 576IF Y\$=H\$ AND M=1 LET X=8:T=9:N=87: RETURN 578V=1: RETURN 590IF Y\$=I\$ OR Y\$=K\$ LET V=84: RETURN 592IF Y\$=L\$ AND M=0 LET X=10:T=2:W=4: RETURN 594IF Y\$=L\$ LET X=13:T= 7:W=4: RETURN 596V=1: RETURN 600C\$(1)=" 610FOR Z=1 TO LEN C\$(0) 620C\$(1)=C\$(1)+ CHR\$ ((ASC (MID\$ (C\$(0),Z, 1)))+128) 630NEXT Z 640PAUSE C\$(1) 650RETURN 660PRINT "ファカラ ヤリナオシテクタ "#4": WAIT 670PRINT "READY TO HIT (ENTER)": CHAIN "MP1

,740

6800N R-1 GOTO 730,710 690C\$(0)="1E@FJ EF66^@X

700GOSUB 600: GOTO 660 710C\$(0)="1E0I O/A6^GZC 2YICA @A22A 720GOTO 700

730C\$(0)="1/\$6^96^8=^ZC CASAAGAL;6": GOSHB 600 740C\$(0)="^/0!1E@J UPTD

51% E8KOK@!": GOSUB 600 750WAIT 400: PRINT : WAIT

7600=0:P=1:S=0:W=1:V=0: N=40:X=1:M=0: GOTO 1 770C\$(0)="1E0J BOB^2C 1 00%3AO(0)": GOTO 830 780PAUSE "7+90 907"9747

790TNPHT "#9/#k"#epun#"> ₹Z#(Y/N)?";Y\$ 800IF Y\$="N" END

810G0T0 760 820C\$(0)="2¥6^8=^ZC7C 2 ¥I<a<^7FE/a"

"": GOSUB 600: SZOPRINT GOTO 780

840C\$(0)="1E@J 5N^ZC(02 n(a)": GOTO 830 850C\$(0)="<.MAY6A5S2%%% ": GOSUB 600

860C\$(0)="1E@J 1EF5AO(@ !": GOSUB 600: GOTO 790

870CURSOR 82: INPUT "nd 9777 (Y/N)?";Y\$ 880IF Y\$="N" PRINT " ":N=49:

GOTO 400 890BEEP 3: PRINT ""
900C\$(0)=" 5RC^D3\$1EQJ
B2FBY7^&CF2": GOSUB 600

910C\$(0)="ZC D^38B6W@^ <-B<O<@!": GOSUB 600
920PRINT "GAME OVER"
5000DATA "O/8WC^=","C^8^</pre>

AJ 2¥C^L;6^/C20=\$1/< ,M^Y6^1Y" 5010DATA "7IN^36^5AC2Y", "1/\$1(SDF1E6^1Y

5020DATA "n"a- 1 Out".

"1E@J <,M^Y&DXO<@" 5030DATA "1E@J BY7^& CF2

3L68 BB^2C2Y" 1 5040DATA "1E@J 7IN^3&D/C \$K& B9O<@","1/\$PAJ^@

5050DATA "1EQJ LAKA 1E& DK^:40(0","1E01 RIO4 FJAC2:6^ V:@¥/C20=' 5060DATA "1E@J DA38BI E6 F20=": DATA "CA8AJ 2¥C^L;6^/C20=*

5100DATA 1,24,55,1,63,16 ,52,30,41,28,32,16,3 5,15,44,27,41,28,0,0 5110DATA 1,24,55,1,63,16 ,52,30,34,15,35,24,4 2,28,49,24,52,17,43, 12,34,15,1,0

5120DATA 29,11,36,11,32, 3,31,22,33,3,34,22,5 2,22,52,30,11,30,12, 23,52,22,1,0

5130DATA 12,30,15,15,50,

30,40,15,1,14,27,16, 42,14,58,9,64,4,1,0 5140DATA 10,30,13,18,55, 30,52,19,50,23,38,23 ,38,20,35,20,31,24,3 5,28,38,28,38,25

5150DATA 50,25,1,0 5160DATA 1,24,55,1,63,16 ,52,30,0,0,0,0,1,0 5170DATA 11,30,12,23,12, 23,52,22,52,22,52,30

5180DATA 10,30,13,18,55, 30,52,19,0,0,0,0,1,0 5190DATA 10,30,15,1,53,3 0,48,1,12,22,51,21,5 0,10,13,10,1,0

今月は新製品が3点ありましたが、そろ って1位から3位までを独占しています。 1位のベリコーサはPC-9801のハードを 駆使した高速スクロール・ゲーム、2位の エマージェンシーはワイヤーフレームの 高速3Dフライト・シミュレータで、それ ぞれ今後も期待できそうなゲーム・ソフト

一方、3位のプロ野球スーパーシミュレ ーションは、今までカセット版であったも のをディスク版として、改めて出したとい うものです。ところが、詳細なデータに基 づく本格的野球シミュレーションというこ とで、定評のあったソフトだけに、一気に 3位に飛び込んできました。

さて、今月のBEST10をよく見てくださ い. 最近の傾向がそのまま今月のBEST10 に反映したという感じです。 と言うのは, 8位のウットイを除くすべてのゲームがシ ミュレーションだからです。近頃、シミュ レーション・ゲームがよく売れています。


順位	前月度の順位	商品名	機種	価格	メディア
1	新製品	ベリコーサ	PC-9801/E/F	¥5,800	(5"2D)
2	新製品	エマージェンシー	FM7/NEW7/77	¥3,800	(c)
3	新製品	プロ野球スーパーシミュレーション	PC-8801/mkII	¥5,800	(5"2D)
4	4	ザ・コックピット	PC-8801/mkII	¥5,800	(5"2D)
5	3	ザ・コックピット	FM7/NEW7	¥4,800	(C)
6	6	F-15イーグル	FM7/NEW7	¥3,500	(c)
7	5	ザ・コックピット	X1/MZ-2200	¥4,800	(C)
8	12	ウットイ	FM7/NEW7	¥4,800	(C)
9	11	走れ! スカイライン	PC-8001/II/8801/II	¥3,800	(C)
10	1	TURBO 2	X1/C/D/turbo	¥3,800	(C)


メディアのDはディスク版, QDはクイ
















PiO 1 月号の移植です. しかし, それだ けでは「ボツ」になるので、音楽と1ポイ ント・テクニックを付け、グラフィックを 使用せずにカタカナ表示にし、入力もカタ カナ方式にしてみました。

■プログラム・インフォメーション

1 語	BASIC+(マシン語)
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! → → → ♪ ♪ ♪ ♪
編集部評	移植版にしてはカナ表示カナ入力など、なかなか良くできていると思います。しかし最初の音楽が少し長すぎるようです。 (T)

POKE文, 特に 2, 3 行をミスると暴 走します。また、10000行以後のデータを ミスると音楽が変になります。

遊び方

入力したら、SHIFT MODE (リザー ブ・モード)で表1のように入力します。 そしてRUNまたは DEF D, 2回目から は DEF A で始まります(カナ入力だから といってカナキーを押さないこと、自動 です).

まず音楽(8秒)が鳴って、タイトル表示

表 2 4分音符のときの長さと1オクターブ少しの音階対応表 表1 リザーブ・キー入力とコマンドの例

音	高さ(10進) &6901	長さ(10進) &6903	音さ(16進)	長さ(16進)
ーラ	62	40	3E	28
ーシ	56	40	38	28
F	51	55	33	37
L	45	55	2D	37
11	40	70	28	46
ファ	37	70	25	46
y	33	85	21	55
ラ	29	85	1 D	55
2	26.5	100	1A+.5	64
+ 1	24.5	100	18+.5	64
+1	21.5	115	15+.5	73
+ =	19.5	115	13+.5	73

後何かキーを押すと、始まりの音楽(1分) の後, 現在の状況を表示して入力待ちにな ります.

そこで、たとえば「アケル(Q SHIFT UN)」と入力すると、"ナニ ヲ?"と表示後入力待ちになるので「ドア (SHIFT D SHIFT , Q)」を入力し

以後同じようにして、ダイアモンドを取 って終了です。なお、コマンドは教えませ ん。また、各自パスワードをかけてプログ ラムを見ないように

●最初の注意書きでなぜ自動でカナになる かというと、4行目にPOKE&783C、&54 とあるのが、実はカナ・モードを指定して

A: アケル@	
S:ウゴカス@	
D:アガル@	
F:サガス@	
G: 120	
H:ツカウ@	
リ:オリル@	
K:ZI@	
L: = #@	
=: E 4 1 @	
Z: F7@	
X:+>=a	
C:カイダン@	
V:カビン@	
B:カギ@	
N:カナツチ@	
M: 9>X@	

いるのです。

❷PC-1350で手軽に音階を出すには、リス ト2を入力し、&6901番地に高さ、&6903 番地に長さを入力してコールします。(表2 参照).

音楽ばかりで内容はまったく変えていま せんが、カタカナ入力はオリジナルです。 グラフィックを使用すると、メモリを食う のでやめました.

また, CE-124 (CE-126P, 125) を本体に つなぎ、MIC(赤)をミキシング機構付き のラジカセに接続すると、音楽が美しく聞 こえます。 00

リスト2 音階プログラムマシン語リスト

ADD	+0	+ 1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	:SUM	
6900	03	05	02	F0	34	12	5F	02	:A1	
6908	50	DB	DF	DA	34	DA	2F	01	:22	
6910	02	40	DB	DF	DA	34	DA	2F	:13	
6918	01	2F	15	37	00	00	00	00	:70	

■リスト1ゴーストハウス BASICリスト

1: "D" CIS : S=26900 2: POKE S, &03, &05, &02, & F0, &34, &12, &5F, &02, & 50, &DB, &DF, &DA, &34, & DA, &2F, &01

3:POKE S+16,802,840,8D B,8DF,8DA,834,8DA,82 F, &01, &2F, &15, &37 4: "A" CLEAR : WAIT 0:

GOSUB ")": POKE &783

C,&54 5:CLS : CURSOR 5: PRINT "3"-Zk noz 135 same": CURSOR 5,1: PRINT "Made by soro : CURSOR 15,2: PRINT "takada."

6: CURSOR 0,3: PRINT "h

"Dn" of ! Hit and key

7:LINE (0,0)-(149,31), X . BF 8: IF INKEY\$ = " THEN 8 9:FOR I=0 TO 2 10:60gUB 11:NEXT I: CLS 15:CLS : GOTO 130

20: GOSUB P 25:00\$="": INPUT 00\$ 30:IF QQ\$="71" AND C<>0

THEN C 35: IF 00\$="E#" AND DO 0 THEN D 40: IF QQ\$="E9"" AND E

>0 THEN E 45:IF QQ\$="" THEN 20

50: IF QQ\$=FF\$ GOSUB 970 : GOTO 70 55: IF QQ\$=HH\$ GOSUB 970

: GOTO 85 60:GOSUB 965 65:GOTO 20 70:INPUT QQ\$

75: IF QQ\$=GG\$ THEN J



▶1月号の「タイプ・レッスンN88」は、他人がどの位の速さでタイプできるのか目安になり、とてもいいと思います、皆さん、あのプログ ラムで最高記録を発表しませんか? また、他のマシンの人でも、あるプログラムをどの位の時間をかけて入力したか(DEBUGも入れて)を

85: INPUT DOS 90:IF QQ\$=II\$ AND HH\$=" "カウ" THEN 105 95: IF QQ\$=II\$ THEN) 100:GOTO 60

105: TF (0=1 AND L=1)+(0= 2 AND M=1)+(0=3 AND N=1)+(0=4 AND R=1) PAUSE "つかりマシタ。": GOTO K

110:GOTO 60

115:L=1: PAUSE "777759": GOSUB "(": GOTO 230 120:M=1: PAUSE "777759":

GOSUR "(": GOTO 160 125:N=1: PAUSE "777759": GOSUB "(": GOTO 200 126:R=1: PAUSE "つかりマシタ":

GOSUB "(": GOTO 240 130:FF\$="77L":GG\$="1"7 J=131:P=900: GOTO 20 131:GOSUB 999:C=140:P=90

5: GOTO 20 140:GOSUB 999:D=150:E=16 0:HH\$=""D":II\$="D+" ":K=141:0=3:P=900: GOTO 20

141:GOSUB 999:C=220:P=90 5: GOTO 20

150:GOSUB 999:D=170:E=14 0:FF\$="77":GG\$="1" ":J=151:P=900: GOTO

151:GOSUR 999:C=975:P=90 5: GOTO 20

160:GOSUB 999:D=140:E=17 0:FF\$="73"72":GG\$="+ ンコ": HH\$="9カウ": II\$="カ

161:J=162:K=163:0=1:P=91 0: GOTO 20

162:GOSUB 999:FF\$="7" :GG\$="h(9">":J=180:P =935: GOTO 20

163:GOSUB 999:FF\$="##" 2" :GG\$="+>3":J=164:P=9 15: GOTO 20

164: GOSHR 999: HH\$="km": T I\$="n+"":K=120:P=940 GOTO 20

170:GOSUB 999:D=160:E=15 0:FF\$="77u":GG\$="1 ":J=171:P=900: GOTO

171:GOSUB 999:C=975:P=90 5: GOTO 20

180:GOSUB 999:D=190:E=20 0:FF\$="77"":GG\$="1" ":J=181:P=900: GOTO 20

181:GOSUB 999:C=975:P=90 5: GOTO 20

190:GOSUB 999:D=210:E=18 0:FF\$="73"77":GG\$="1 7":J=191:P=900: GOTO 20

191:GOSUB 999:D=210:E=18 0:HH\$=""\n":II\$="\n"+" *#":K=192:P=950: GOTO 20

192:GOSUB 999:C=193:P=95 5: GOTO 20

193:GOSUB 999:FF\$=" hu":G G\$="9"47EDF"": J=194: P=960: GOTO 20

194: WAIT 200: CLS : PRINT "7/90.7"5"1 9" 4P3、77.4799*

195: PRINT "# 7 ": FOR I =0 TO 2: GOSUB "*": NEXT I: END

200:GOSUB 999:D=180:E=21 0:FF\$="#n~z":GG\$="hb ":J=201:P=930: GOTO 20

201:GOSUB 999:D=180:E=21 0:HH\$="ku":II\$="h+" :K=125:P=940: GOTO 2

210:GOSUB 999:D=200:E=19 0:FF\$="7"":GG\$="179 ">":J=150:P=980: GOTO 28

220:GOSUB 999:D=230:E=24 0:FF\$="77%":GG\$=" } ":J=221:P=900: GOTO

221:GOSUB 999:C=975:P=90 5: GOTO 20

230:GOSUB 999:D=250:E=22 0:FF\$="77u":GG\$="902 ": J=231:P=920: GOTO 20

231:GOSUB 999:D=250:E=22 0:FF\$="#h"z":GG\$=" z":J=232:P=925: GOTO 20 232:60SUB 999:HH\$=" km":I

T\$="##"":K=115:P=940 : GOTO 20 240:GOSUB 999:B=220:E=25

0:HH\$=""\n" : II\$=" n+ ":K=241:0=2:P=910: GOTO 20

241: GOSUB 999: FF\$="##"Z" :66\$="+>1":J=242:P=9 15: GOTO 20

242:GOSUB 999:HH\$=" hu":I I\$="カナツ"チ":K=126:0=4 :P=945: GOTO 20

250:GOSUB 999:D=240:E=23 0:FF\$="77%":GG\$="1"7 ":J=251:P=900: GOTO

251:C=170:P=905: GOTO 20 900:GOSUB 985: PRINT 75".7972.": RETURN

905:GOSUB 985: PRINT 75".7+799.": RETURN 910:GOSUB 985: PRINT בלר. אילב": RETURN

915: GOSUB 985: PRINT "#" בח". 7+759. ": RETURN 920: GOSUB 985: PRINT " A. ZD".7972.": RETURN

925:GOSUB 985: PRINT スカ~、アキマシタ。": RETURN 930:GOSUB 985: PRINT

シカ、アリマス。": RETURN 935:GOSUB 985: PRINT "#3 コラノケタラ、ノホッリカイタッンカッ、デリマス。": RETURN

940:GOSUB 985: PRINT "ha ימי. איי. דעקע. ": RETURN 945:GOSUB 985: PRINT ツ*チガ*、アリマス。"**:**

RETURN 950:GOSUB 985: PRINT "F 75".7772.": RETURN

955: GOSHR 985: PRINT "N 75".7#799a": RETURN 960:GOSUB 985: PRINT イアモント"カ"、アリマス。":

RETURN 965: GOSUB ":": PRINT "9 ₹7*Z. ": RETURN 970:WAIT 0: PRINT "+19?

: RETURN 975: WAIT 0: PRINT "7+90. 91799.": GOSUB ";": 980:GOSUB 985: PRINT "#!

ルガイタ~ンガ~、アリファ。*: RETURN 985:CLS : WAIT 100:

RETURN 999:C=0:D=0:E=0:FF\$="":G G\$="":HH\$="":II\$="" J=0:K=0: RETURN

10000:")" RESTORE 10010: FOR Z=1 TO 20: READ Q, W: POKE &69 01,Q: POKE &6903,W CALL &6900: Z: RETURN

10010: DATA 24.5,100,29,8 5,24.5,100,29,85,3 7,70,45,55,37,70,2 9,85,33,85,40,70,3 3,85

10011: DATA 26.5,200,29,8 5,31,93,29,85,24.5 ,100,26.5,100,29,8 5, 26, 5, 199, 24, 5, 29

11000:"(" RESTORE 11010: FOR Z=1 TO 5: READ Q, W: POKE &69 01.Q: POKE &6903.W CALL &6900: NEXT Z: RETURN

11010: DATA 51,13,56,10,6 2,10,56,10,51,13 "*" RESTORE 11021: FOR Z=1 TO 34: READ Q.W: POKE 869 01,Q: POKE &6903,W

NEXT Z: RETURN 11021: DATA 33,85,40,70,3 3,85,29,85,33,85,4 0,70,33,85,40,70,3 3,85,29,170

CALL &6900:

11022: DATA 24.5,100,24.5 ,100,26.5,100,29,8 5,31,85,29,85,26,5 . 200

11023: DATA 24.5,100,24.5 ,100,26.5,100,29,1 15,24.5,100,26.5,1

11024: DATA 24.5,100,26.5 ,100,27.8,93,26.5, 100,24.5,100,21.5, 115, 19, 5, 115, 21, 5,

11025: DATA 0,200 11030:":" RESTORE 11031: FOR Z=1 TO 5: READ Q.W: POKE 869 01.0: POKE \$6903.W : CALL &6900: NEXT Z: RETURN

11031: DATA 51,13,40,18,3 3,22,40,18,51,13

11040: "/" RESTORE 11041: FOR Z=1 TO 39: READ Q,W: POKE &69 01,Q: POKE &6903,W : CALL &6900: NEXT Z: RETURN

11041: DATA 40,140,45,55, 40,70,45,55,51,55, 45,55,40,140,37,14 0,40,140,45,200

11042: DATA 33,170,51,55, 45,55,40,70,37,140 ,56,40,51,55,45,55 ,40,140,45,55,51,5

11043: DATA 56,40,51,55,4 5,110,40,70,37,70, 33,170,51,55,45,55 ,40,70,37,140,56,4

11044: DATA 45,55,56,40,5 1,55,37,70,40,70,4 5,55,51,220

11050:";" RESTORE 11051: FOR Z=1 TO 12: READ Q.W: POKE &69 01,Q: POKE &6903,W : CALL &6900: NEXT Z: RETURN

11051: DATA 51,220,51,220 ,51,55,51,55,51,11 0,42.5,250,45,55,4 5,220,51,55,51,220 53.5

11052: DATA 120,51,110

PiO2 月号掲載 PC-1255 「PC KEY-BOARD」は音出しルーチンが&C000から でPC-1245/50では使用できませんでした。 こでPC-1245/50でも動くように、それ ぞれのルーチンをロケートし改造いたしま したので、発表したいと思います。メイ ・ルーチンは&C400から、キー設定は& 500からです。

使い方

ン語は&C400~&C49Fと、&C500~& C56Fまでを適当なマシン語モニタなどで 入力します. ご存知のとおりダンプリスト の最後のデータはチェックサムです。 なお このプログラムはPC-1245/50/51/55のす べてのマシンで動くはずです。 ちなみにス

PC-1255のもまったく同じです。詳しく

はPiOの2月号を参照してください。マシ

タート・アドレスは&C490です. カセット・インターフェイスをお持ちの Robin



方は&C400~&C56Fまでをまとめてセー ブしておくと便利です。 プログラムを入力 またはテープからロードしたらBASICの プログラムを入力してRUN, または DEF A するとめでたくPC KEYBOARD が動きます.

このプログラムをPCUCからPC-1245/ 50/51/55のユーザーの方に送ります。これ からもPCUCをよろしくお願いします

■ リスト1 BASICリスト

1: "A" WAIT 0: PRINT "P KEYBOARD": CALL &C 490: BEEP 2: END

C428

C499 78C4157811F978C4:F6 C408-1B10C44357425267:84 007CC40037125F61:49 C418 52DF371040000200:BA C420 008F1F3740000200:27 49292137FFBC2D13:C5 C430 024403C5F1F12410:24 C438 C421522410C44352:C4 C440 79C4000000020001:40

C448 000000800440C0A0:24

C450 D1F1E0FF447FC45B:83 79C45010C4455237:2F C458 10C4455767027EC4:1E C468 5F79C4968659FEF6:F5 10C4455767347FC4:4E C479 5F676A7FC4803713:3I C480 75345A10C4315279:D3 C488 C430370080080180:34 C490 78C45079C46078C4:65

C498 7079C49000000480:C1

リストクマシン語リスト C500 39FF09FR06FR14FR:14 C508 00EB00EB00EB00EB:AC 00EB00EB00EB00EB:AC C518 16EC34EF2AEE22ED:4C C529 2FFF26FF1FFD12FC:34 C528 @BEB@@EB@FEC@@EB:CT 00EB00EB00EB00EB:AC 0538 00EBCFFB00EB00EB:8B C540 98F700EB8FF67AF4:6D

C548 69F34BF15AF252F1:27

C550 45F000FR00FR3FFF: 38 C558 00EBC0FA88F5B0F9:CB 71F400EB00EBA1F7:D3 C568 00EB61F254300880:4A





PC-1251で本格的マージャンをやるには、 BASICでは不可能です。しかし、作りや すさではBASICが一番です。そこで考え たのがこのミニマージャンです。なかなか 楽しいですから、ぜひ遊んでみてください。

■プログラム・インフォメーション

言 語	BASIC 2本
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	! ! ! → → → ♪ ♪ ♪
編集部幹	だいたい良くできていると思いますが、コンピュータの上がりがランダムな所がやはり気になります.(T)

プログラムの説明

このプログラムは、ポケコンでは数少ない2本立てになっています。

リスト1では、配列設定、ハイ・スコア 設定、マシン語の書き込みをします。マシ ン語ではソートをします。

リスト2では、表1のとおりです。ただし、リスト2はデバッグにより、スパゲッティ状になっているので、多少の違いはあるかもしれません。作者でも調べきれなくなる程です。

入力方法

まずリスト1を入力してセーブします. 次にリスト2を入力して、リスト1のすぐ 後にセーブします. ただし、5秒程は間を あけてください.またリスト2は、ファイル ネーム "PRO-2" にしてください.

2つのリストを入力し、セーブしたら、 リスト1の前までテープを戻して下のプロ グラムを実行後、テープをスタートしてく ださい。バグがなければ、約1~2分でゲ ームになります。

表1 行番号マップ

	行番号	内谷
	1~10	初期設定
	20~50	親表示, パイ数クリア
	60~70	配パイサブ
	80~90	配パイなど
	100~250	ゲーム本体
	260~300	流局, 再スタート
	320~380	面子チェック・サブ
	390	パイコピーサブ
	400~410	対子数チェック・サブ
	420~460	チョンボチェック
ı	470	チョンボ処理
ı	490~520	コクシチェック
ı	530~550	COM和了処理
ı	610~620	プレイヤー和了サブ
ı	630~640	スコア表示,終了チェック
ı	650~872	役チェック
	875~885	和了スコア表示, 処理
111	890~910	マンガン以上処理
ı	915	役滿表示, 処理
ı	920	コクシチェック・サブ

遊び方

遊び方はマージャンと同じです。しかし、パイと役が多少違います。数パイは1~9、字ハイはG, J, Q, Kです。また字ハイはヤクハイです。

具体的なルールは、ナキなしフリテンチョンボなしの後づけあり、一臓しばりです。 ポケコンの表示は次の通りです。

 1 2 3 G G J J
 J
 (3)・2

 COMのステバイ
 ウモバイドラ

自分のパイは左からA, B, C……G, H と対応しており, ツモには サーを押し、リーチは 上 キーを押してから捨てパイします。和了は R キーを押してください。約20秒でスコアを表示します。役はチェックしていますが、表示までできませんでした

コンピュータはランダム流免許皆伝で、 ツモ上がり、ロン上がりをします、また、 コンピュータが親のときに何もしないでコ ンピュータが上がることがありますが、こ

表2 役について

	役 名	内 容	基刑
עי	ŧ	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	1
IJ	ーチ	THE RESERVE AND LOCAL	1
19	ブルリーチ		2
L	っぱつ	the feature and the second	1
人	和(1)	自分のツモ後のCOM	
		第1打牌で和了	4
F	ラ		不定
チ	ートイツ	対子5つで和了	2
9	ンヤオ		1
E	ンフ		1
1	111	刻子2つのロンあがり	2
ヤ	クハイ		1
ホ	ンロートー		2
7	ヤンタ		2
12	ュンチャン		3
人	和(2)	ツモ以前のCOMの	
		第1打牌で和了	役満
地	和	子の第1ツモの和了	役満
天	和	親の配牌の和了	役満
"	ーイーソー	字牌のみの和了	役満
7	クシ	1, 8, 9, G, J, Q, Kのいずれかを	
1		頭にした和了	役満
50000	ーアンコ	刻子2つのツモあがり	役満
9	イサンゲン	J, Q, Kを使ったトイトイ形の和了	役満

スーアンコタンキ待ちと、コクシ全面待ちはダブル役 満になります。 表 3 変数表

	at o sexual
変数名	内容
D\$	
E\$	面子チェック用
G\$	
1\$	プレイヤーのツモバイ
J	リーチした回
K\$	COMすてパイ
E .	ビープ音フラグ
M	親フラグ
NS	COM当たりパイ
0\$	F-5
P\$	うらドラ
Q	ツモ数
R	プレイヤーのスコア
W	ハイ・スコア
B\$(7)	プレイヤーのパイ
P\$(19)	パイ数、役チェック用
C\$(7)	面子チェック用
T\$(4)	対子チェック用
M\$(8)	マシン語用
M2(8)	マンン語用

これ以外は、いろいろに使っています.

れは天和です.

ゲーム・スタート時は、プレイヤーのスコアは3万点あり、ハコになったら終わりです。また、2度目から **DEF A** でスタートします(RUNはしないでください。配列が消えてしまいます)。





90

終わりに

役チェックには少しミスがあり、チート イツのホンロートーのときに、一飜多くつ きます. またイーペーコーは無いので, イーペーコーの形で上がるとチートイツに しています。たとえば、ジュンチャン・ピ ンフ・イーペーコーの場合は、チートイツ になります

忘れていましたが、リザーブ・エリアは

マシン語で使っています。またバンバンは ありません

リスト1 mini麻雀 BASICリスト I

19: REM PRO-1 " CLEAR : DIM R\$47 20: "

)*1,M\$(7)*1,P\$(19)*1 ,C\$(7)*1,T\$(4)*1:W=3

30: POKE &B800, 2, &C8, &84 ,&DB,2,&C5,&85,&DB,2 .7.4.5.280.2DB.259.2 RR

40: POKE &B810, 24, 67, 52, 91,52,&74,58,48,&DA, &DB,81,89,&DA,81,32,

50: POKE &B820,55,56,9,&

DA.&C7.58.2.&DB.&DA. 45, 13, 47, 25, 279, 205, &BA

60: POKE &C5BA, &B9, &DA, & DB, 4, 5, &B8, 25, 55 70: CHAIN "PRO-2", "A"

■ リスト2 mini麻雀 BASICリストII

5: "A" WAIT 120: PRINT "***** MINI MAUJONG
*****": INPUT "SOUND (1/0)";L: IF L()1 AND L<>0 GOTO 5

10:BEEP 2L:R=3E4: RANDOM : M= RND 2 20: POKE &F83C, 12, 0 25:0N M GOTO 40 30:PAUSE "OYA--COM":

GOTO 50 40: PAUSE "OYA--YOU" 50:FOR A=0 TO 12:P\$(A)= "": NEXT A:Q=0: GOTO

88 60:X= RND 13-1: IF VAL P\$(X)=4 GOTO 60 70:P\$(X)= STR\$ (VAL P\$

(X)+1),A\$= MID\$ (*12 3456789GJQK",X+1,1): PETHEN

80:GOSUB 60:O\$=A\$,P\$(X) = STR\$ 4: GOSHB 60:P \$=A\$,P\$(X)= STR\$ 4: GOSUB 60:N\$=A\$: FOR B=0 TO 6: GOSUB 60:B

\$(B)=A\$: NEXT B 85:B\$(7)="Z": CALL &B80 0:B\$(7)=" "

90:C\$="",K\$="": ON M GOTO 170

100:GOSUB 60:K\$=A\$: IF N \$=C\$ OR N\$=K\$ GOTO 5 30

110: IF RND 0>.5 IF PEEK &F83C AND 1)=0 BEEP L: PRINT "COM-R IICH. ": POKE &F83C,1

120:GOSUB 130: GOTO 150 130:WAIT 0: PRINT (0);B\$(1);B\$(2);B\$(3);B\$(4);B\$(5);B\$(6); ";B\$(7);" (";O\$;") "; K\$.

140: WAIT 120: CALL &11E0 : RETURN

150: IF INKEY\$ ="R" LET S =1: GOTO 610

160: IF INKEY\$ <>"H" GOTO 159 170: BEEP L: CALL &11E5:

GOSUB 60: I\$=A\$, B\$(7) =A\$: GOSUB 130:A=2 180:IF INKEY\$ = "R" AND A >3 LET S=2: GOTO 61 190: IF INKEY\$ ="L" IF (PEEK &F83D AND 2)=0 BEEP L: PRINT "YOU-R IICH.": POKE %F83D,3 :A=3,J=Q: GOSUB 130

200:B\$= INKEY\$: IF B\$<" A" OR B\$>"H" GOTO 18

210:F=A:A=A-(PEEK %F83D AND 2): IF A=0 GOTO

220: BEEP L: CALL &11E5: H = ASC B\$-65:C\$=B\$(H) ,B\$(H)="Z": CALL &B8 00:B\$(7)=" ": GOTO 2

230:IF B\$="H" GOTO 220 240:A=F: GOTO 180 250:Q=Q+1: IF Q<10 GOTO

100 260: REEP 1: PRINT "PYHKY OKU."

265: IF WKR LET W=R: BEEP L: PRINT "YOU HIGH. 300: PRINT "NEXT START.":

GOTO 20 320:D\$="",E\$="",F=4: FOR A=0 TO 5: FOR B=1 TO 6: FOR C=2 TO 7: IF C\$(A)="" LET B=6,C=7

: GOTO 380 330:IF C\$(B)="" LET C=7: GOTO 380

340: IF C\$(C)="" GOTO 380 350:Z=(VAL C\$(A)= VAL C \$(B)-1)+((C\$(A)=C\$(B))*(A(B))*2: IF Z=0

LET C=7: GOTO 380 360:Y=(VAL C\$(B)= VAL C \$(C)-1)+((C\$(B)=C\$(C))*(B(C))*2: IF Y(>Z GOTO 380

370:A\$(F)=C\$(A)+ MID\$ (" 12",1+(C\$(A)=C\$(B)), 1) .F=F+1.C\$(A)="".C\$ (B)="",C\$(C)="",B=6 375:C=7: IF F=6 LET A=5

380: NEXT C: NEXT B: NEXT A: RETURN

390:FOR A=0 TO 7:C\$(A)=B \$(A): NEXT A: RETURN 400:B=1: FOR A=0 TO 6: IF C\$(A)=C\$(A+1) LET T\$(B)=C\$(A),A=A+1,B=

B+1 410:NEXT A:T\$(0)= MID\$

"01234", B, 1): RETURN 420:GOSUB 390: GOSUB 400 :H=1: IF VAL T\$(0)=0 GOTO 479 425: IF T\$(0)="4" GOTO 65

430:FOR A=0 TO 6: IF C\$(

A)=T\$(H) LET C\$(A)=" ",C\$(A+1)="",A=6,G\$= TR(H)

440: NEXT A: GOSUB 320: IF E\$<>" GOTO 650 450:H=H+1: IF H= VAL T\$(

0)+1 GOTO 490 460:GOSUB 390: GOTO 430 470:BEEP 2L:A=-8E3-4E3*(M=1): PRINT "CYONBO.

"; STR\$ A:R=R+A,M=2 : GOTO 630 490:B=0: FOR A=0 TO 6:

IF B\$(A)=G\$ LET B\$(A)="",A=6: CALL &B800 500: NEXT A: FOR A=1 TO 7 : IF B\$(A)<> MID\$ (189GJKQ",A,1) LET A= 7 · B=1

510:NEXT A: IF B=1 GOTO 479

520:GOTO 920 530:BEEP 2L: PRINT "COM AGARI.": A=(Q=1 AND M =1)*15+(Q=0)*15+ RND 13+2,F=2: IF A>7 GOSUB 890: GOTO 550

540:GOSUB 880 550:PRINT "YATUTA !! ";

STR\$ B:R=R-B,M=2: GOTO 630

610: CALL &11E5: IF S=1 LET B\$(7)=K\$, I\$=K\$

620: CALL &B800: GOTO 420 630: PAUSE "TEN=";R: IF R >0 BEEP L: GOTO 265 640: PRINT "HIGH="; W: END

650:A=0,B=0: FOR C=0 TO 19:P\$(C)="": NEXT C 660: IF S=2 LET A=A+1

670: IF PEEK &F83D AND 2 LET P\$(2)= STR\$ 1,A= A+1: BEEP L: PRINT URA-DRA ";P\$: IF J=0 LET A=A+1

680: IF J+1=Q AND VAL P\$(2)=1 LET A=A+1

690: IF (Q=1 AND M=1 AND S=1) LET A=A+4 700:F=0: FOR C=0 TO 7:F= P\$)*(VAL P\$(2)=1): NEXT C: IF F>0 LET A =A+F

710:C\$=D\$.J=0: GOSUB 720 :C\$=E\$: GOSUB 720: GOTO 730

720: J=J+(C\$= STR\$ 92 OR C\$= STR\$ 71 OR C\$= STR\$ 12 OR C\$= STR\$ 11)+10*(C\$) STR\$ 92) : RETURN

730: J=J+(G\$= STR\$ 1 OR G \$= STR\$ 9)+10*(G\$> STR\$ 9): IF J=3 LET A=A+1

735: IF J- INT (J/10)*10+ INT (J/10)=3 LET P\$(6)= STR\$ 1,A=A+2

740: IF P\$(6)= STR\$ 1 GOTO 770

745: IF T\$(0)() STP\$ 4 GOTO 765

750:N=0: FOR C=1 TO 3: IF T\$(C)=T\$(C+1) LET C=3, N=1

755: NEXT C: ON N GOTO 47 760:P\$(8)= STR\$ 1,A=A+2:

GOTO 835 765: IF J=0 LET A=A+1

770: J=(VAL RIGHT\$ (D\$,1)=2)+(VAL RIGHT\$ \$,1)=2): IF J=2 LET P\$(10)= STR\$ 1,A=A+2 775:IF J<>0 GOTO 805

780:C\$=D\$: GOSUB 785:C\$= E\$: GOSUB 785: GOTO

785:J=J+(INT (VAL C\$/1 0)= VAL I\$)*(VAL C\$ (>71)+(INT (VAL C\$ /10)+2= VAL I\$)*(VAL C\$<>11): RETURN 790:IF J<>0 AND G\$<"A"

LET A=A+1

800:GOTO 835 805:K=(D\$)"92")+(E\$)"92"

): IF K<>0 LET A=A+K 810:IF P\$(10)="" GOTO 83

815:IF (VAL G\$=1 OR VAL G\$>8)*(VAL D\$=12 OR VAL D\$>82)*(VAL E\$= 12 OR VAL E\$>82)=0 GOTO 825 820: A=A+2

F+(B\$(C)=0\$)+(B\$(C)= 825:IF (S=2) OR (S=1 AND G\$=I\$) LET B=1+(G\$=I

830:IF G\$>"G" AND D\$>"G2 " AND E\$>"G2" LET B= B+1

835: IF Q=0 AND (M=1 AND

S=1)=0 LET B=B+1 840:IF P\$(8)="" GOTO 865 845:J=0: FOR C=1 TO 4:J= J+(VAL T\$(C)=1 OR VAL T\$(C)=9)+10*(T\$(

C)>"9"): NEXT C 850: IF J=40 LET B=B+1: GOTO 860

855: IF J- INT (J/10)*10+ INT (J/10)=4 LFT A=A

860:6010 870 865: IF G\$>"9" AND D\$>"92 " AND E\$>"92" LET B=

R+1 870: IF B(>0 GOTO 915 872: IF A=0 OR A= VAL P\$(

18) GOTO 470 875:F=1: BEEP L: PRINT "
YOU=";A;" HAN": IF A
>7 GOSUB 890: GOTO 8

877:GOSUB 880: GOTO 885 880:B=480+240*(M=F): FOR

C=1 TO A:B=2B: NEXT C:C=8E3+4E3*(M=F): IF B>C-1 LET B=C

882:B= INT ((B+90)/100)* 100: RETURN

885:PRINT "SC.=";B:R=R+B ,M=1: GOTO 630 890: B=12E3+6E3*(M=F)

895: IF A>9 LET B=16E3+8E 3*(M=F)

900: IF A>12 LET B=24E3+1 2E3*(M=F) 905: IF A>14 LET B=32E3+1

6E3*(M=F) 910: RETURN

915:BEEP L: PRINT "YOU=" ;B;" YAKUMAN": B=B*(3 2E3+16E3*(M=1)): GOTO 885

920:P\$(17)= STR\$ 1,B=1+(VAL G\$=1 OR G\$>"7")* (G\$=I\$): GOTO 835





京都市 迎夢快人



兵庫県 小林朝子



Pio

栃木県 XYZ



岩手県 ピオニストのわが♡たくし





何のことはない単純な迷路ゲームですが、 「な~んだ」と言わずに入れてみてくださ い(だいぶ短かく作ったつもりなので)。

■プログラム・インフォメーション

言 語	BASIC マシン語 C000~C36F
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! → → → → →
編集部評	音がないのが気になりますが、あと は画面のスクロールなど良くできて いると思います。 (T)

入力方法

BASIC部(リスト1)を打ち込んだ後, 間違いのないことを確認してセーブしてく ださい

そして、マシン語部(リスト2)は何らかの モニタで入力し、BASIC部の後にセーブ してください.

コグラムについて

このプログラムは、迷路作成ルーチンお よびメイン・ルーチンの2つの主なルーチ ンより成っています。他にも細々したサブ ルーチンがあるのですが、詳しいことは表 1に載せておきます。

迷路作成ルーチンは、道を延ばしていく 方法によって61×61の迷路を作ります。そ して迷路は\$BB50~\$BD4Fに格納されま す. なお, 作成に20秒ほどかかりますが, その間の状能が暴走と区別がつかないので,

ワーク・エリア 表 2

アドレス	名 称	内 容
C550~1	MX, MY	●迷路作成ルーチン
C350~1	MIX, MY	始点のX, Y座標 (X=C550 以下同様)
C552~3	PX, PY	仮のX, Y座標
C554~7	D(0)~D(3)	方向ベクトル(SHAK
		ルーチンにより値は入
765		れ替われる)
1000		●メイン・ルーチン
C558~9	X, Y	自分のX、Y座標
C55A~B	X', Y'	仮のX, Y座標
C55C~D		意味なし
C55E~F	TIME	TIME
C560~5		ブロック転送用データ

※INITルーチンで迷路データを反転するため、迷路作 成時は道があればZフラグ=1、ゲーム中は壁があ ればスフラグ=1となります.

30秒以上たってもBASICに戻って来ないと きは、暴走と思ってABORTをかけてくだ

メイン・ルーチンで一番苦労した所は、 上下スクロールの部分なのですが、これは プログラムを3つほど作ったうちの、一番 速いものを使いました。

しかし、凡用性は低いものとなってしま いました。僕の夢「ギャラクシアン」への 道は、まだまだ遠いようです。

遊び方

DEF Z で迷路を作成し、DEF X でゲ ームがスタートします。操作はテン・キー で、ただひたすら迷路を脱出してください。 ところで、自分のキャラクタはどれかと いうと、ゲーム・スタート時に座標で(1.

表1 アドレス・マップ

	衣!	アトレス・マップ
アドレ	ス 名 称	内容
THE REAL PROPERTY.		●迷路作成ルーチン
C00	0 ARR	Areg=X座標, Breg=Y座標を入
13 102		れコールすると、Xreg = 迷路の
3100	A STATE OF	指定された点のあるアドレス, Are
1200		g=指定された点のあるビットの み立つ
		(CHK, PUSのサブルーチン)
002	FPUT	Areg = X座標, Breg = Y座標で
002		コールすると、その所のビットを
13.2%		立てる(道を描く)
C03	5 CHK	初期設定はPUTと同じで指定さ
-		れた所のビットが立っていれば(*)
SEC.		Zフラグ=1, 立っていなければ
		Zフラグ=0
C03	A LD	初期設定なし、結果はAreg=PX、
	100	Breg=PX
C04	0 ADD	A、Breg=A、Breg+D(I)方向べ
		クトルを加算します
C06		LDをコールした後、ADDをコール
C06	A SHAK	方向ベクトル(D(0)~D(3))をか
C08	A RND	きまぜる Areg=RND255が入ってリターン
COA		(PX, PY+D(Ireg)) および (P
COM	DICA	X, PY+2×D(Ireg))に道を描き、
		PX, PY=PX, PY+2×D(Ire
		g))
COB	7 MINIT	イニシャライズ・ルーチン
C10	7 MMAIN	メイン・ルーチン
		●メイン・ルーチン
C151		下スクロール
C18/		上スクロール
CIC	The same of	イニシャライズ・ルーチン
C24		メイン・ルーチン ゴール・インデモ
C341		コール・インデモ Areg=Yでコールすると、その値
0341		に応じたV-RAM上のキャラクタの
A STATE		値がセットされる
C36	WAIT	時間稼ぎ

1)、アドレスで\$F801の第2ビットにあ るものがそうです。往々にして見失います ので、注意してください。

ゴールはスタートの対角です。なお、ご くまれにおかしな迷路ができるときがあり ますが、ゴールへは絶対に行けます。



50: END

リスト1 POKET MAZE BASICリスト Maximum Maximum リスト2 POKET MAZE マシン語リスト

9:RFM "7"=MAKE MAZE; "X =START GAME; "D"=DEM

10: "Z" PAUSE "NOW MAKIN G MAZE ": CALL &C107 : PASS "READY!!": END

20: "X" WAIT 0: PRINT "" : CALL &C1C1 40:WAIT : PRINT "TIME " 1256* PEEK &C55F+ PEEK &C55E

C000 8813020A8360F802:84 C010 F1F1025003BB8414:8A C018 8859030084148959:5F C020 83DB60070200D05A:F1

C028 C32B0383DB243778:22 C030 C00047533778C000:C9 C038 C63710C552821A37:F7 C040 10C04B3480597454:F0 5210055757671028:74 C050 045B423767F02804:5B 0.058 5843376701280458:C4

C060 C2375BC33778C03A:C0 C068 2D2978C08A640334:B3 C070 78C08A6403745303:F3 C078 C5F1E95B7453F1EE: A0 C080 2406000082190504:CE 523710C09F574252:E3 C090 2A0C119E57426780:65 0998 28030240521052C8:E9 573778C06578C02F:92 COAO C0A8 78C06578C04078C0:4D C0B0 2F10C552881B3710:40 C0B8 BB5000FF02001F10:3B



めがねぐまさんにKumaさんに快人さん年賀状ありぐわとう。

リスト2 POKET MAZE マシ

CÓCO BC501F023E8ADB03:D3 C0C8 005978C02F8A033E:8B COD8 0078C02F8A59DA02:26 3E78C02F8A4B2B20:C5 COEO CÁES 024F03C5F1EE0202:FC COFO 2626262602102602:02 CØF8 012602F026020F26:76 C100 0202030279C02F78:E9 C0B778C06A000078:91 C06578C04078C035:0A C110 280678C0A22D1480:C9 406304291510C550:0A C129 577402526740280E:FC C130 0202521151577402:85 5267403884115082:98 C138 C148 52881B79C10A0000:39 C150 10C5608400031811:E5 0158 5957030074053464:04 F8D1F72BF72BF72B: 2F C169 84145B6407000080: DE DBD05A412B03DB80:CF C179 0178 24063804D02002D1:F5 C189 0657D25286633C29:CF 1137100560840003:04 C190 1811595775040300:55 C198 3464F8D1F72BF72B: A5 F72B84145B640700:80 C1A0 C188 0080DBD05A412B03:F4 DB10C182025A5278:54 CIRR C17710C18202D252: B1 37021703C2F1F102:F9 CICO C1C8 5E03C5F1F5246710:A7 3804262007025786:75 C108 DB020226422610BB:38

C1F0 50576700381310C5:2E C1E8 6084000318832403:A9 C1F0 FF45538563BE290A:70 1005608418862426:01 C1F8 C200 633C290578C15002:58 C208 0210C5595210F87B:05 D5FFF1E079C22000:00 C218 C220 FF4410C558881A67:79 C228 422802C867442802:09 4967462802486748:17 C238 2802C98213080A78:12 C035280610C55A88: DA C249 1B10C55978C34083:47 C248 03FF451164841A11:6B C258 5857438444248346:A7 5310C55957115R55:99 C269 C738162A0E63043A:EE C268

C270 15633A2A1178C18A:B0 2C0C63053A08633B:80 C288 2004780150841005:10 641A115A57438444:4B C288 115B78C34083DB24:69 C290 475310C55A821A11:76 CZAR 58821B6B08380237: D9 10C558821A83673C:EF C248 C2B9 2805633C381910C5:F2 5E5742522A06115F:E9 C2B8 C2C0 5742527803607902:01 200000000000F1E0:F1 0208 C2D0 020603C3F1E9024F:F9 C2D8 03BDF1EE00372426:20 41290402088RTR10:FF C2E9 C2F8 C559023B5210F87B:30 149978C15919C559:8B COFA 57425202A04EFF43:1D C300 2904CB2912791D0D:D6 7010172955201420:89 C308 150A3C4249291A3C:65 C319 C320 7F78474040200040:1D C328 1505000040150500:90 00401E0F0000401E:CB C330 C338 5767022804020237:27 C349 C348 6703280402043767:30 3B2804021037673C:53 0359 0358 2804022037020837:C6 02404EFF43290437:36

MODEがなく、固定されていました。し かし、なんとPC-1245にもリザーブ・キー が使えるのです。サンプル・プログラム (リスト1)を入れてみてください。リザー ブ・キーが使えるのがわかります。

リザーブ・プログラム(リスト2) を入れてください. このプログラムはリザ ーブしやすくするために作ったものです。

使い方

まず DEF SとしてからRUNします. すると "RESERVE KEY?" と聞いてく るので、リザーブしたいキー(A, S, D, F. G. H. J. K. L. =, Z. X. C. V. B, N, M, SPCのうちどれか)を押します. すると "DATA=" と聞いてくるので内 容を入れると、また "PESERVE KEY?"と聞いてくるので終わりたいと

表 キー指定

DEF	16進	10進	DEF	16進	10進	
Α	E1	225	L	EC	236	ı
В	E2	226	M	ED	237	
С	E3	227	N	EE	238	
D	E4	228	SPC	F1	241	
F	E6	230	S	F3	243	
G	E7	231	=	F4	244	
н	E8	232	V	F6	246	
J	EA	234	X	F8	248	
K	EB	235	Z	FA	250	

リスト1 サンプル・プログラム

10: POKE &C6C4, &4F, &C5 20: POKE &C550,225,&81,2 26,&DB,227,&88,228,& CA, 230, &D1, 231, &D7, 2 32,&C9,234,&CE,235 30: POKE &C561, &AF, 236, & B7,237,&B2,&1E,238,& D5,241,&4C,243,&B6,2 44, &84, 246, &B7, &13 40:POKE &C572,248,&DA,2

50, &C1, &FF

なお、スイッチをOFFまたはAUTO POWER OFFするとRESERVEが解除さ れるので、DEF Bで復活させてくださ

RESERVEについて

ではRESERVEについて少し説明します. まず&C6C4, &C6C5に下位上位の順でデ 一夕・アドレス-1を入れます。データの 型は図のようになります。ここでどのよう

10: POKE &C6C4, &4F, &C5:

Mr. INOKOMA

ていないキーはそのままキャラクタが出ま す("A" のキーなら DEF Aとしても "A" が出てくるということ). ポケコン・ マシン語入門のp.57を参考にするといいで





図 データの型



リスト2 リザーブ・プログラム

POKE &C6FC, &50, &C5 20: POKE &C500, &84, &60, & 00.861.84F.885.860.8 00,&61,&C5,&F1,&77,& 24,867,800,838,807 30: POKE &C511, &67, &FF, & 29,80A,82C,812,824,8 67,&FF,&38,&0D,&34,& 75,&E0,&5B,&3B,&0A

40: POKE &C522, &26, &24, & 67,&FF,&29,&05,&84,& 60,800,861,8D0,824,8 67,800,838,812,834

50:POKE &C533,&10,&C5,& 0E, &57, &26, &5B, &26, & 24,867,800,838,805,8 63,&D8,&29,&09,&02

60:POKE &C544,&FF,&26,&

70: "A" WAIT 0: PRINT "R ESERVE KEY ?": CALL &11E0

80:A\$= INKEY\$: IF A\$="

GOTO 80 90: IF As="A" OR As="B" OR AS="C" OR AS="D" A\$="F" OR A\$="G" OR A\$="H" OR A\$="J" OR A\$="K" OR A\$="L"

GOTO 110 100: IF A\$<>"M" AND A\$<>" N° AND A\$<>"S" AND A \$<>"V" AND A\$<>"X"

AND A\$<>"Z" AND A\$<> " " AND A\$<>"=" BEEP 1: END

110:Z\$="": INPUT "DATA="

120: POKE &C50E, 160+ ASC A\$+(A\$="=")*23+(A\$=" ")*49: CALL &C500

130:GOTO "A"

140: "B" POKE &C6C4, &4F, &

C5: POKE &C6FC, &50, & C5: END

150: "S" POKE &C550, &FF: END





銀河の中心からの奇妙な電波の源を調査 すべく出発したFTL船団がそこで見たも のは……. はるか昔に建造されたらしい, 巨大な重力バリアで囲まれた異文明捕獲空 間のG-TRAPだったのだ!!

小型探査体 "クロス・バーニアン" で脱 出を試みるあなたの背後に、無慣性飛行体 "ウイズ・フライ" が迫る!

(う~ん. マニアっぽい前フリだ)

■プログラム・インフォメーション

18 格	BASIC マシン語 5E00~6500
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	!!! →→→→ ♪♪♪
編集部評	たまに敵を破壊した後、いきなり別の敵が現われてやられてしまうときがあるけど、この点は改良した方がよいのでは? (T)

POKE 8252,0を実行後, BASICを入 力してテープにセーブし、そのすぐ後に モニタやPOKE文で書き込んだマシン語 -チンをセーブします (CSAVEM"G- TRAP" : & 5 EOO , & 6 5 00 と する といいで しょう).

ようするに、ウイズ・フライ(以下WF とする)を決められた数だけ撃ち落とせば いいのです

最初に実行するときはRUNで、以降は DEF A でスタートします。マシン語ル チンはメモリ内にあるかどうか調べて, ないときは勝手にテープから読んでくれま す。そして、タイトル表示後になにか好き なキーを押すとゲーム開始です。

8 2 4 6 キーでクロス・バーニアン (以下CVとする)を動かし SHIFT キーで エネルギー弾を、CVが動いている方向に 1.5倍のスピードで射出します。 なお、CV の移動には慣性が付き、壁に当たるとはね

そして、WFはエネルギー弾との座標が 完全にかさなったときのみ破壊できますが、 CVはWFにちょっとかすっただけでもや られてしまうので注意してください。

また、1面クリアするとボーナスがもら えます。ボーナスは約1秒ごとに10点ずつ 減点されていって、その様子は下のシンボ ルで表示されています(始め2,500点で500 点ごとに左のBUSYから消えていきます).

今回、下位ルーチンから作ってメモリの 底から積み上げるという異常な方法をとっ たので解析は楽でしょう。そういうことで、 メモリ・マップやルーチン表は略♥

ところで、実はまだバグがいてWFがワ ープしたり、出てこなかったりしますが、 これはご愛嬌ということで…

BRK キーは音出し中以外は常にきき ます。また、RUNしたときにハイ・ス コアをクリアしたい人は、30行のREMを 取ってください

今年,もし大学に受かったらS1ユーザ ーズクラブを作ろうと思うのですが、だれ か入ってくれますか?

あっ、大変なことを忘れていました。こ のゲームはCE-125(S) とACアダプタを付 けて、CONTRASTをめいっぱい上げない と弾が見えませんつ!!

Pio

リスト1 G-TRAP BASICリスト

10:CLEAR : POKE 26364,0 | 110:"E" POKE &5FC1, RND &5E: WAIT 0: CLS 20:IF PEEK &5E00<>2 PRINT "Loading Main routine": CALL &9604 30: REM POKE &5FCB,0,0 40: "A" RANDOM : WAIT 0: S :H= PEEK &5FCB+ PEEK &5FCC*256 50:CALL &5E00: REM DEMO 60:"Q" RESTORE :S=0,L=1 C=9: POKE &5FC2,0,0 70: POKE &5FC1, RND 255 80:CLS : CURSOR 13: PRINT "SC: 0 0": CURSOR 37: PRINT "WF

90: "W" READ P,Q,R: POKE &5FC4,P,250: POKE &6 3A8,Q: POKE &5FC9,R 100: D=3, E=3

255,S AND 255,S/256: POKE &5FC6, RND 55+2

, RND 9+2 120:GOSUB "P": CURSOR 0: PRINT "LEVEL ";L: CURSOR 46: PRINT USING "##";C: CALL & 5F80: GOSUB "O

130: POKE &203D, D: POKE & 207C,E

140: CALL &5FB0: REM MAIN 150:A= PEEK &5FCA:S= PEEK &5FC2+ PEEK &5F C3*256: D= PEEK &203D :E= PEEK &207C

160: IF A=2 GOTO "R 170:C=C-A: IF C>=0 GOTO

180: BEEP 1: CLS : PRINT "KK GAME OVE

190: IF SCH HSING : CURSOR 24: PAUSE "Yo ur Score is ";5*10: PAUSE : PAUSE : GOTO

200: PAUSE : H=S: CURSOR 2 4: BEEP 1: WAIT 128: PRINT "You built atest score": POKE & 5FCB+H AND 255+H/256 : GOTO "A

210: "R"B= PEEK &5FC5: GOSUB "P": CURSOR 0: PRINT "BONUS:"; USING "#####"; B*10:L =L+1: CALL &5F80

220:S=S+B: IF L<21 CURSOR 25: PRINT "Go Next!": CALL &5F80: GOSUB "0": C=C+(C(9):

GOTO "W

230:CLS : BEEP 1: CURSOR 5: PRINT " (Give up >>": WAIT 192: CURSOR 24*

u must be a New-Typ
e!!": GOTO "A
248:"P" USING: HAIT 0:
CURSOR 0: PRINT "
": CURSOR 2 CURSOR 24: PRINT "Yo

4: PRINT " 4: PRINI

": RETURN

250: "0" FOR J=0 TO 149:

NEXT J: RETURN

260: DATA 4.60,9,4,50,8,4

,40,7,4,30,6,7,50,8,

7,40,7,7,30,6,7,20,5 270: DATA 9,40,6,9,30,5,9 ,20,4,9,20,3,14,30,5 ,14,20,4,14,20,3,14,

280: DATA 19, 20, 5, 19, 20, 4

, 19, 15, 3, 19, 15, 2 290: REM IIIIIIIIIIIIIIIII 300:REM Copyright 1984 by Yoozawa-kun



▶パソコン・メーカーの皆さんえ、ひとつ提案があります。これからのパソコンはコンパイラを標準装備させましょう! BASICのコマン ドにコンパイラ(例:COMP)という命令を入れるのです。 自動的にコンパイルさせてOKがでる…コンパイルしたものはふつうにロード、セ ブでき、RUNで実行。このへんはコムパックのEXASを参考にしましょう! P.S. MSXについて、ソフトの統一化などというけど、 局「P6用ソフトがmkⅡや66、SRにも使える」ということと同じだと思うのですが…どうでしょうか…??? 最後に……ああ!! GAME

5E00:0280035EE22E0200 F5 5E08:0320785E6002C003 1E 5E10:5EE22E0240032078 49 5F18:5F600200035FE22E 5E20:02000328785E6002 5E28:40035FE22E024003 5E30:28785E60021D0328 AS 5E38: E222105FCB821A78 50 5E40:61A0E43B785E50E4 5E48:37785E50E3C12B0D 5F50:6B013903125F7961 SESS: Franciagaaaaaaaaaaaa F 5E60: E242023B3424262F F68:03370000000000000 36 SE70:000000000000000000 5E78:00000000000000000 5F80:000000000601E0606 5E88:06061E0600000000 30 5F90:0000000000000000000 5640:000000000000000000 5FA8:000000000000000000 SERO: 0000000000000000000 SERS: 0000000000000000000 5EC0:60787E6761667E1E 5EC8:060608080808080801 5ED0:017F79017F690919 04 5ED8:667E7909097E7F79 E5 5EE0:09090600000000000 5EE8:3E636B6B3E00427F 5EF0:4000064949291E36 55 5FF9:4949493600000000 5F00:3E414149397F0919 5F08:29467F494949417C 5F10:1211127C01017F01 22 5F18:0100363600003F51 5F20:49453E3E5149453E 728:3E5149453E3E5149 5F30:453E3E5149453E3E 5F38:5149453E00000000 5F40:1814127F10000000 5F48:00007F484444380C 5550:5050300000000000 5F58:0070507F12120808 5F60:08080824464C5545 68 5F68:3A7F06413E177F57

5F70:57771F3F7F3F1F00 5F78:00000000000000000 5F80:02130328E222105F R3 5F88: C2821A7861A00253 5F90:0328E222105FC457 5F98:A013020A7961B910 5FA0:594F4F5A41574100 26 5FA8:00000000000000000 5FB0:2C1F020702070507 5FB8:070707294D18593A 36 SECO: 4R2F000004930F04 24 5FC8:0A09005B03000000 5FD0:020000188C1E9461 5FT9:010461018C611F8T 9F 5FE0:61059961FF92105F 60 5FE8: C61A97105FC81AA5 61 5FF0:11C5550239345B34 5FF8:7864202F0602FF10 47 6000:200052113B521140 6008:52117B5278616078 61 6010:63A07862E0786270 6018:8059670128070202 80 6020:8CDR2C096738280E 6028:02378CDB90786158 61 6030:90DB7861E08D5967 6038:00280702018DDB2C C6 6040:09670B280E020A8D 40 6048: DB9178615891DB78 81 6050:61E09259DA8C7861 6B 6058:4867032A0C9359DA 6060:8178614867033A15 67 6068:9259990728079359 66 6070:9AC738156B08396B 6078:02002CA38D59DA8C 6080:5978620002012097 6088:9359DA9259786200 8B 6090:105FC2841A04F02E 6098:105FC2841BF03902 60A0:130328E222130482 DB 60A8:0A7861A0105FC457 0T 60B0:433A2D5203001302 14 60B8: A00A02530328F222 2F 60C0:7861B9786138670B 60C8: 2R0693DR78613867 60D0:392B0692DB020094 6D 60D8:46954696462DD202

60E0:FF031FE222023A34 95 60E8:020026D4FE060240 42 60F0:78625F2F09786129 60F8:027C0320E222023A E1 6100:34020027D43F0702 6108:4078625E2F097861 89 6110:2902FF344FFF4FFF F8 6118:4EFF2F070202105F F6 6120:CA52A559105FC552 6128:3702000726370000 91 6130:000000000000000000 aa 6138:020C34105FC15703 6140:0183442F03DA5237 51 6148:5934DA83452A06DA 39 6150:5B83454E5BDA3700 DD 6158:5903008345DA3700 35 6160:A471013A02370240 CH 6168: DBA562FF280237DB 1D 6179:43DR389F63333419 44 6178:6365301263973014 50 6180:3710207CD4FD3710 FB 6188:207CD4FE3710203D 12 6190: D4FD3710203DD4FF 47 6198:37370000000000000 6E 61A0:1302A00A02100327 61A8:7861C402E8030378 05 6180:6104026403007861 67 61B8:C4020A03007861C4 70 61C0:020103008861FF48 61C8:A0152B04A0148859 61D0:7430F35F25262526 61D8:2526252625263700 80 18 61E0:125F021134021078 61E8:62602F0602103402 35 61F0:307862602F063700 D6 61F8:000000000000000000 00 6200:A013020A02023402 6208:6003607862200268 6210:03607862202F0F37 D2 6218:53494F4E4445534B 60 6220:8413020A8213200A 6228:786440786240A059 6230:7964204540000000 QE. 6238:0000430000780800 69 6240:125F020F34021078 40 6248:6260022078626002

6250:807862605B347862 23 6258:602F15370000125F 4C 6260:34346111 DE2E0160 49 6268:01DF2F0137676500 13 68 6278:28044FFF37130C99 6280:0A90595A9DDBD191 6288:595A9EDB9B60009C C3 6290:60007864F0028010 56 6298:636752021D786340 6200:00TR021F78634001 57 62A8: DB02501063675299 62B0:59786420A0630038 90 62B8:216339381DA16300 6200:3817630B38139913 B4 6208:200A02B8035F8413 DD 62D0:020A8213190A7964 A1 62D8:409961FF37000000 62E0:7864B09FDB622E38 CF 62E8:3090599E62083806 60 62F0:67C1380243622038 5E 62F8:06673F38024290DB 93 6300:91599F6202380667 92 6398:C138924362943896 F2 6310:673F38024291DB8E 10 6318:0210786340A0DB02 AA 6320:11786340A1DB8C59 81 6328:7864208C13200A02 C7 6330: B2035F8413020A82 39 6338:130C0A7964400000 6349: A2DR593962FF389R AA 6348: 6259434330594336 87 6350:09DBA25975043059 F1 6358:37A2593059628038 D5 6360:0603008345De0350 FF 6368:8345DB34A2594343 58 6370:305BDBA259750430 96 6378:5934A259305B6280 6380:3803434342370000 30 6388:00000000000000000 99 6390:0000400000000000 40 6398:0010100000000000 6300:9759433003DR3702 94 6388: 3CDR9459433638DR 94 63B0:8413120A8213150A 63B8:844485DA44845967

63C0:00382467382A3085 DA 6308:5967003810670R20 OF 63NA: 16925978642A9213 A2 63D8:040A02B5035F8413 BE 63E0:020B786440378213 F5 63F8: 0C008413120084C7 14 63F0:38073A0902FF2C07 B6 63F8:02002C03020195DB A4 6400: DA85C738073A0902 AA 6408: FF2C0702002C0302 65 6410:0196DB985994DB37 99 6418:0000900000000000 6420:7864900702023434 DF 6428:0201262F02024103 AR 6430:0086140240272502 34 6438:37101100000000000 58 6440:0500019913020900 AF 6448:031064FF89538A55 31 6450:030024D15A4B3A07 6458:5ADA5ADA2D08D2DA 40 6460: 341064FF88538255 59 6468: 7864900706578347 6470: DA52023F03008614 6478:5BDA06578347DA52 88 6480:4841293637000000 6488:00000000000000000 6490:3434022087DB0200 EE 6498:86TR5R4487020004 4T 6440:58370000000000000 64A8:0020512000000000 64B0:125D6000DD125C02 64R8:01 DR5D4C64083460 95 64C0:005D125D0204DBDD 8A 64C8:4C6416340202DBDD B6 64D0:4C5A5A6460DA835B 6418:4758471037000000 FA 64E0:125F021734346111 64 64E8: DF2F016001DF2F01 64F0:43290E3700574100 49 6500: F5363446383A3030 6508:F533363334343633 62

PG-1881用チェックサム・プログラム・*



このプログラムは、メモリの&H4100~&H419Fを使います。ですから、打ち込む前にFQU#4以上を実行し、マシン語のためのエリアを確保してから使用してくだ

リスト1がマシン語書き込み用のプログラムで、リスト2がBASIC部です。RUNまたは DEF A とするとアドレスを聞いてきますので、スタート・アドレスを入力してください。

140: DATA &26, &DA, &26, &02

,800,826,802,890,803

,&41,&E2,&2E,&02,&00

してください. リスト1 マシン語書き込みプログラム

10:A=&4100 20:READ B: IF B=-1 END 30: POKE A, 3: A=A+1: GOTO 20 100:DATA &10,&41,&FC,&84 ,200,201,218,284,260 , &F8 110: DATA &02, &90, &03, &41 ,&E2,&42,&8A,&60,&00 ,885,859,878,841,870 ,&26,&DA,&26,&84,&59 120: DATA &78, &41, &70, &26 ,&DA,&26,&02,&3A,&26 ,802,807,834,805 130: DATA &24,&8A,&44,&78 ,&41,&70,&26,&DA,&26 ,&2F,&0A,&02,&20,&26 ,28A,259,278,241,270

, %03, %50, %E2, %42
150: DATA &06, %02, %06, %34
, %24, %26, %2F, %03, %06
, %02, %06, %34, %24, %26
, %2F, %03, %06
160: DATA &02, %06, &34, %24
, %26, %2F, %03, %06, %02
, %02, %34, %24, %26, %2F
, %03, %37
170: DATA &34, %64, %F0, %58
, %78, %41, %7B, %4D, %5B, %64, %0F, %74, %30, %67
, %3A, %3A, %03, %74, %07
.180: DATA &DATA &3A, %03, %74, %07

すると、次にプリンタへ出力するかどうか聞いてくるので、「Yか「N」キーで入力してください。以上でチェックサム・リストを出力し始めます。なお、途中で止めたい場合には「BRK」キーを押してください。 リスト2 チェックサム・プログラム BASICリスト

(もうすぐ中二だ!大怪獣)



表1 レジスタ関連

アドレス	動作
0282	BA→X
027D	BA→Y
0297	BA-1→X
02B5	BA-1→Y
0287	BA+1→X
028D	BA+1→Y
1414	X→Y
1419	Y→X
115C	PUSH X(Xレジの内容をスタッ
1 Sec. 1 10	クヘプッシュする)
1167	POP X (スタックの上にある2
	バイトをXへポップする)
1553	X→[D, C]
1558	Y→[D, C]
161A	X↔[D, C] (Xレジスタと(C,D)
	との交換)
141E	X→[39, 38]
140B	[39, 38]→X
11AA	[16, 15] −1→X
11A6	[1E, 1D]-1→X
0293	XレジスタにInput Buffer (6EB
02B1	0)-1を入れる
0261	YレジスタにInput Buffer(6EB 0)-1を入れる
02A3	XレジスタにDisplay Buffer(6D
0243	00)-1を入れる
02AA	YレジスタにDisplay Buffer(6D
	00)-1を入れる
1000	YレジスタにAccで指定された行
	のV-RAMのアドレスの先頭のア
	ドレスー1を代入する(Acc=0~
	3)
1CEF	Yレジスタに7880, 7881 で指定さ
100 To 100	れた位置のV-RAMのアドレスー
	1を代入する(7880=×座標, 78
	81=Y座標)
1D5E	YレジスタにAccで指定された行
	のDisplay Bufferのアドレスー
	1 を代入する(Acc=0~3)
1471	XレジスタにBASICプログラムの
	TOPアドレスー1を代入する
1484	(6F1C, 6F1D)→X
148A	(6F55, 6F56)→X
1477	(6F18, 6F19)→X
AOAO	X→(70B5, 70B6)
0 A 1 7	(70B5, 70B6)→X
1406	(749A, 749B)→X
15D8	(7085, 86) −1→X
029D	7680 − 1 → X 7680 − 1 → Y
0288	7680-1→Y (78B1; 78B2)→[D,E]
1E43 1E3C	[D, E]→(78B1, 78B2)
IESC	[5, 2] -(7651, 7652)

PC-1350 ROM内解析(前半)

PC-1350で現在までにわかったROM内 ルーチンを発表します。

なお、表中「BA」とあるのは、Bレジスタを上位、Aレジスタを下位とする16ビット・レジスタです。また、大カッコ"["でくくられたものは、その2バイトを16ビット・レジスタとして扱うことです。

「RA」や「RC」などは、内部RAMの 10H~2FHに割りつけられる、BASICのワ ーク用レジスタです。

RA: 10H~17H RB: 18H~1FH RC: 20H~27H RD: 28H~2FH

表 2 表示 · 入出力関係

アドレス	動作
04B1	ディスプレイON
04AD	ディスプレイOFF
04B3	A→(C) Accをコントロール・ポ
	ートへ出力する
D90C	表示をクリアする
1 DDF	Display Buffer (6D00~) の内
	容をディスプレイに表示する
F93E	シリアル出力を開く(Xレジに
	パラメータの置かれているアドレ
	スを入れておく)
FA83	シリアル出力を閉じる
EF2D	シリアル・プリンタに対する1バ
	イト出力(Acc→プリンタ)
8045	ドット・プリンタに対する印字初
	期設定
8054	内部RAM10~27までの24バイト
	分ドット・プリンタへ出力する
A1C5	プリント・バッファに対する1バ
F9-1-4	イト出力(Acc→プリンタ)
8048	リモート・オン
8-0 4 B	リモート・オフ
0436	キー入力.押されているキーの通
	し番号をAccに入れる
	Carry=1→キー入力があった
7 F 12 1	Carry=0→キー入力がない
Photo Control	(表5参照)

表 3 計算・変換関係

红 0 时并" 友' 决决,		
アドレス	動作	
0AB8	式の計算	
	IN: X←内部型式の式の入ってい	
CARRIED S	るアドレスー1	
	OUT:RA←式の値	
1410	RAの文字例チェック	
17D0	BA * 8→BA	
17D2	BA * 4→BA	
17D4	BA * 2→BA	
163A	10進→16進変換	
	RA(10進)→[18, 19](16進)	
11B0	16進→10進変換①符号無し(0~	
8 3 7 W	65535)	
1000	[18,19](16進)→RA(10進)	
1187	16進→10進変換②符号付き(-32	
	768~32767)	
311	[18, 19](16進)→RA(10進)	
09A1	RB, RCを比較する	
	RB=RC→Carry=1	
	RB≒RC→Carry=0	
09B8	Xと[E,F]を比較する	
1 Stranger	X=[E,F]→Carry=1	
100	$X \neq [E, F] \rightarrow Carry = 0$	

YUK

今回は、ROM内ルーチンだけを示しました。これらのルーチンの主なるものは、PC-12や14シリーズの内部ルーチンと似たようなものです。詳しく知りたいときは「ポケコン・マシン語入門」を参照してください。

次回 5 月号では、PC-1350のキー関係の 入力について書きます。

表4 その他

アドレス	動作
013F	RA=0
0133	RB=0
0139	RC=0
0908	RCを文字列フォーマットでクリア
OBFC	RA=π (円周率)
1759	変数のサーチ(単純,配列変数) [A,B]に内部型式の変数名(PiO 11月号参照)を入れてコールする と、そのアドレスがメレジに入れ られる
	IN:[A, B]←変数名 OUT:Carry=0:指定された変
	数名があった。Xレジに変数ヘッ
	ドブロックの3バイト目のアドレ スが入る
	Carry=1:指定された変数がな かった
1EOC	Display Bufferをクリアする
	(6D00から96文字分スペースでう
	めつくす)
1010	Input Buffer を0Dでクリアする
1547	リザーブ・エリアをクリアする
0 8CC	プログラムをNEWする(パスワー
	ドもクリアする)
1175	X+1からBレジで示すバイト数Y
	+1へ転送する
1CB6	Y+1から[8,9]で示すバイト数
	00でうめる
1 4 4 D	Xレジのアドレスの内容をAccに
	ロードする. もし, そのコードが スペース (20) だった場合スキッ
3	プする
C312	トレース・モードをONにする
C316	トレース・モードをOFFにする
C33F	角度をDEGREEモードにする
C347	角度をRADIANモードにする
C34F	角度をGRADモードにする
BAAB	変数をクリアする
c	0400004574474

表 5 0436で代入されるキー・コード

产生	0		2	3
0	Y	L	*	8
1	н	ENTER	1	R
2	N	P	(F
3	DEL	=	W	V
4	INS	*	S	0
5	*	SHIFT	X	1
6	U	DEF	+	4
7	J	カナ	3	7
8	M	,	6	Т
9	MODE	;	9	G
Α	*	4	E	В
В	- 1 -)	D	-
С	K	Q	С	
D	SPC	A	4514 19	
E	CLS	Z	2	1
F	0	_	5	BRK

40H→2つ以上 FFH→キー入力なし



PC-1401 BASIC+7>>A HALO C.C.

先日、HALO C.C.のK君(久米君ですとは言いません)が、PC-1401を入手しました。そして、ゲームを作ろうと思い考えるとモニタがない(平井真二氏のモニタ(PiO 12月号)は遅かった)。

そこで、早速作ったのがこれです.

入力方法

まずBASIC部(リスト1)を入力しセーブしてください。次にマシン語部(リスト2)の&3900~&3943までを、POKE命令で入力してください。

そして、ここまでで入力機能が使えるよう になるので、それを使ってリスト2の残り のマシン語を入力し、

CSAVEM & 3900, & 39AF ENTER でBASIC部の後にセーブしてください. なお、テープからロードするときは、 CLOAD ENTER CLOADM ENTER です.

モニタの使い方

基本的には2つのモードがあります.

●入力モード

プログラム起動時(DEF A, または RUN ENTER) の直後はこのモードです. アドレスとデータを、スペースを入れない で入力してください。バッファの限界まで 可能です。

例 30443

39443A037407 ENTER

POKE&3944 ,&3A ,&03 ,&74 ,&07 と同じです。

@ダンプリスト・モード

入力モードの入力待ちのときに、アドレスだけ入力するとこのモードに入ります。 4バイトずつダンプリストをLCDに表示します。そしてENTERを押すと、アドレスが4バイト加算され表示されます。

また、プリンタのスイッチがONされていると、プリンタに出力されますが、止まらないので(1行ごとには)TRONして使うことを勧めます

プログラムの説明

このプログラムはVer 1.1を, 次の点を 目標に改良したものです。

- ●メモリを小さく,入力を簡単にする。
- ●内部ROMもダンプできるようにする
- 34、8バイトの2種のモードを付ける。上の3の2つのモードは、

POKE&398E.?

で変えます。?は4バイトのときは3,8 バイトのときは7です。

これにより、他のモニタのリストをダンプするときに便利になりました(8バイトモードの出力例をリスト3に示します).

なお,説明が雑ですが各サブルーチンの 説明を表に示しますので,参考にしてくだ さい.

□参考文献

1) "ポケコン・マシン語入門",工学社
 2) 平井真二: "スキーゲーム", PiO, '84年12月号

Oio

表 アドレス・マップ(サブルーチン)

アドレス	内容
3900	文字コード→8ビットの数値
390D	(X+1, X+2)→1バイトの数値
391F	(X+1~X+4)→2バイトの数値
	→Yレジスタ
392A	&457FをXレジスタにロード
3933	B\$(0)の内容を読み、各アドレスにデ
	ータを書き込む
3942	8ビットの数値→文字コード
394B	Yレジスタ←→(&39AC, AD)
3951	(X+1, X+2)にAレジスタの数値を文
	字コードにして書く
3963	:を入れる
3968	アドレス設定をしてダンプリスト
3971	前回のアドレスからのダンプリスト

※&4578~&45CFを入力用ワークとしています。

リスト1 HALOモニタ BASICリスト

1: "A" CLEAR :DIM B\$(0) *80: PRINT = LPRINT 2: INPUT B\$(0): IF LEN B \$(0)>4 CALL &3933: GOTO 2

3:CALL &3968 4:"," PRINT B\$(0):CALL &3971:GOTO 4

リスト2 HALOモニタ マシン語リスト

3900:75302A02:D1 3904:37670A3A:E2 3908:037507D1:50 3906:37247839:00 3910:0058DA24:56 3914:7839002A:D8 3918:02378347:03 3916:DAD13778:5A 3920:390D87DB:A8 3924:78390D86:44 392C:45DB8402:A6 3930:7FDB3778:09 3934:392A7839:14 3938:1F077839:D7 393C:00380C26:70 3940:2D07670A:A5 3944:3A037407:B8 3948:74303710:EB 394C:39AC861B:86 3950:37345864:27 3954:0F783942:02 3958:04525B64:15 395C:0F783942:02 3960:04523704:91 3964:02365237:05 3968:78392478:53 396C:391F7839:09 3970:4B78392A:26 3974:78394B87:83 3978:59783951:5R 3970:86597839:90 3980:51783963:65

3984:8759DA86:40

3988:59A00007:00

3980:35920334:6E 3990:34975059:70 3994:7839512F:31 3998:06783963:1A 3990:9F020050:F1 3940:4410862F:54 3940:44105783951:07 3948:78394837:33 3960:010460000:23

リスト3 8バイトダンプ出力例

0000:4EA00201125FDBDF:1C 0000:4EA00600F6B407E:56 0010:80004EA06B40390F:61 0010:025C324C6701382C:A8 0020:125F100000576702:41 0020:3A15381A66F33818:4A 0030:0211DB000202FF12:03 0038:5C1E5DDD5FDF426B:9F 0040:4029042D440260DB:1B 0048: DF2D0C10600000BF: 47 0050:02001F0201F5A488:35 0058:004F02961E88004F:DC 0060:1C0023020334AF13:3A 0068:530E2F0534AF1353:DE 0070:0F2F05003F106000:F2 0078:9019110090186B40:0D 0080:3981680139070101:68 0088:E48F2B0D82632F29:E8 0090:12125F5961316610:E4 0098:38036021DF2D4199:A2 00A0:2C05A92C02910006:9F 00A8:1C207507305958DB:74 00B0:379A2C05AA2C0292:6C 00B8:5958640F5160F047:0C 00C0:2074063000051D37:23 00C8:A82C05A02C029000:37 00D0:071C37AF2C05A72C:0D 00D8:029700071D379162:E7 00F0:0F280F9202056300:41 00E8:280750432B07D037:FB 00F0: D137B160FD982C0B: E5 00F8:B160FBA02C05B160:EE

PC-1261用



PC-1261 用の半リロケータブルマシン 語入力ツールを作ったので発表します。

入力方法

このツールは式プログラム・エリアを使 います. そこでプログラムを入力する前に. マシン語部分用のエリアをEQU#で確保し ます. なお、EQU#文のパラメータで設定 されるBASICのスタート・アドレスは, 次の式で算出できます。

スタート・アドレス=4080H+128*n(n はパラメータ)

マシン語部分は300Hバイト使用するの で、最低n=5(4000から落とした場合)以

表示例

6000 00 FF 00 FF 6004 FF FF 00 00

上で設定してください。

次にリスト1を打ち込み実行します。す ると、マシン語プログラムを落とすアドレ スを聞いてくるので、先ほど求めた値を入 力してください。 1分少々で書き込みを終 了し、落としたアドレスを表示するのでそ の部分をテープにセーブします. その後り スト2を入力し、リスト中の "CALL

&????"の?をマシン語プログラムの先頭 アドレスに書き変え, 先のマシン語の後に セーブします。あとは、この2本のプログ ラムをロードして実行するだけです。

[実行方法]

実行すると "ADDRESS; " と, 入力開 始アドレスを聞いてくるので入力してくだ さい。その後LCDにそのアドレスの周囲8 バイト分のデータとASCIIダンプを表示し てカーソルが点滅するので, データを入力 していってください。テン・キーが16進キ -として使えます。またカーソルは ↑ ↓ ◆ ▼で移動し、 DEF キーを押すとアド レス入力モードに戻ります。



リスト1 マシン語入力ツール BASICリスト I

10:CLEAR : WAIT 0: CLS : BEEP 1: INPUT "STO RE ADDRESS ;";A:S=A:

11:GOTO 10

12:READ B: IF BK0 LET B =-B: GOTO 14

13: POKE A, B: A=A+1: GOTO

14:0N B GOTO 20,21,22,2 3,24,25,26,27,28,30 15:GOTO 12

20:W=S+&246:U= INT (W/2 56): V=W-U*256: POKE

A,U,V:A=A+2: GOTO-12 21:W=S+&220:U= INT (W/2 56): V=W-U*256: POKE A,U,V:A=A+2: GOTO 12

22: W=S+8232: H= INT (W/2 56): V=W-U*256: POKE A,U,V:A=A+2: GOTO 12

23:W=S+&20B:U= INT (W/2 56):V=W-U*256: POKE A,U,V:A=A+2: GOTO 12 24:W=S+&248:U= INT (W/2

56): V=W-U*256: POKE A,U,V:A=A+2: GOTO 12 25:W=S+&028:U= INT (W/2

56): Y=W-U*256: POKE A,U,V:A=A+2: GOTO 12 26:W=S+8030:U= INT (W/2 56): Y=W-U*256: POKE

A, U, V: A=A+2: GOTO 12 27:W=S+&226:U= INT (W/2 56): V=W-U*256: POKE

A.H.V: A=A+2: GOTO 12 28:W=S+&260:U= INT (W/2 56): V=W-U*256: POKE A, V, 3, U: A=A+3: GOTO

30:E=A-1: CLS : BEEP PRINT "COMPLETE !";: CURSOR 24: PRINT "ST ORE ; "; : W=S: GOSUB 9

9: PRINT 7\$; "-":: W=F : GOSUB 90 31:PRINT Z\$;: WAIT : PRINT " ": END

90:H= INT (W/4096):I= INT (W/256)-H*16:J= INT (W AND %F0)/16:K

=W AND &F:Z\$="" 91:FOR G=8 TO 11:A(G)=A (G)+&30: IF A(G)>&39

LET A(G)=A(G)+792:Z\$=Z\$+ CHR\$ A(G):

93: RETURN

100: DATA 284,210,265,210 , &00, &01, &19, &84, &59 , &64, &FC, &DB, &64, &03 &5A,&10,&65,&12,&52

110: DATA &02, &00, &11, &13 , 252, 211, 210, 200, 201 ,&19,&78,-1,&00,&2F, &10, &66, &50

120: DATA &02, &20, &1F, &E4 , &3B, &10, &65, &18, &02 ,&FF,&52,&10,&65,&19 802,820,852

130: DATA &82, &10, &65, &10 , &00, &01, &18, &DA, &67 ,&20,&DA,&3A,&12,&E2 &2E, &02, &00, &03, &65

140: DATA &E2, &42, &02, &07 , &34, &24, &26, &2F, &03 ,&2C,&0C,&00,&07,&90 835,810,865,800,890 150: DATA &00, &07, &19, &10

.265,210,284,200,201 , & 18, & 02, & 50, & 03, & 66 &E2,&42,&85,&59 160: DATA &78, -2, &84, &59,

278,-2,202,268,203,2 66, &E2, &42, &04, &04, & 04,804

170: DATA &85, &59, &78, -2, 284.259.278.-2.202.2

55, &03, &66, &E2, &42, & 92.899 180: DATA 803,865,8F2,82F

,&F0,&2E,&02,&03,&34 824,878,-2,802,820, &26,&2F,&08

190: DATA &F0, &39, &02, &03 ,&34,&24,&78,-3,&2F,

200: DATA 202,260,203,266 ,&E2,&42,&02,&04,&03 ,&65,&E2,&2E,&F0,&2E , &02, &03, &34, &24

210: DATA &78,-2,&02,&20, 226,22F,208,2F0,239, 802,803,834,824,878, 3,82F,805

220: DATA &10, &65, &18, &57 , &43, &3A, &2A, &02, &55 , &03, &66, &E2, &42, &10 &65,&13,&57,&D1,&D2 230: DATA &2A, &03, &02, &18

,&DA,&10,&65,&12,&57 , &D1, &D2, &2A, &02, &C2 &86,&44,&44,&44,&CE 240: DATA &DA, &86, &44, &02

. 200.287.2C4.202.2F9 , &26, &78, &CB, &F8, &E3 &C1,&3A,&07

250: DATA &78, &5F, &46, &79 , &5F, &0B, &34, &02, -9, &E2,&2E,&5B,&84,&44, 802,800,885

260: DATA &C4, &24, &DA, &10 .265.214.257.283.207 . 228 . 219 . 219 . 265 . 216 , &57, &43, &2A, &16

270: DATA &10, &65, &15, &57 , &43, &52, &2A, &07, &10 . &65, &16, &02, &FF, &52

280: DATA &DA, &78, -5, &10, &65, &14, &57, &67, &40, 228.202.237.266.280.

\$28, \$BA, \$66, \$10 290: 0474 828,844,834,802 ,&21,&E4,&3D,&02,&80

, &34, &4E, &10, &2F, &03 \$10,865,810,884 300: DATA 200,201,218,210 , &65, &13, &57, &03, &00

, &43, &3A, &03, &03, &04 . &11. &12. &57. &D1. &D2 310: DATA &83, &44, &02, &90 ,&DA,&84,&14,&05,&13 , &04, &86, &00, &01, &08

, & 24, & DA, & 10, & 65, & 12 320: DATA 257, 202, 283, 258 ,&3A,&07,&60,&0F,&58 ,&47,&2C,&04,&60,&F0

.847, &DA, &26, &2C, &25 330: DATA &34, 802, &31, &E4 .83D.802.880.834.84E .810.82F.803.85B.8D2

&3A,&23,&D2,&3A,&3A 340: DATA &D2, &3A, &0F, &10 , &65, &12, &57, &43, &52 ,&7D,-6,&02,&07,&52, &2C,&29

350: DATA &10, &65, &12, &57 , &42, &52, &67, &08, &7F ,-6,802,800,852,810, &65,&13,&57,&42

360: DATA &67, &02, &2A, &05 , 252, 279, -6, 210, 265, &10, &84, &00, &01, &18, 204,204,204,204

370: DATA &2C, &17, &10, &65 , &52, &79, -6, &10, &65, &10, &84, &00, &01

380: DATA &18, &05, &05, &05 , & 05, & 10, & 65, & 10, & 84 , & 00, & 01, & 19, & 79, -6, &10, &65, &19, &57

390: DATA &43, &52, &2A, &47 . 210. 265. 218. 257. 203 . &FF. &83. &45. &DA. &52

, 879, -7 400: DATA &34, &58, &78, -8,

&5B,&64,&0F,&65,&30, &67, &3A, &3A, &03, &74, 207.226.237

410: DATA &67, &20, &3A, &0D , &67, &7B, &3A, &0B, &67 ,&A0,&3A,&05,&67,&FE

, &3A, &03, &02, &2E, &26 420: DATA &37, &02, &FF, &10 , & 65, & 14, & 52, & 02, & 40 ,&10,&65,&15,&52,&02 , &00, &10, &65, &16, &52

430: DATA &37, &79, &5E, &07 440: DATA &0, &0, &0, &0

450: DATA &80, &0F, &80, &12 .204.201.207.20R.290 ,880,818,880,880,880 , 880, 880

460: DATA &14, &80, &80, &80 , &80, &80, &40, &80, &80 , &80, &80, &00, &0C, &0D , &0E, &11

470: DATA &0B, &0C, &0A, &0D , 880, 880, 880, 880, 806 , &03, &09, &0E, &80, &0A \$80,840

480: DATA &05, &02, &08, &0F , &80, &80, -10

リスト2 マシン語入力ツール BASICUALII

1000: "A": INPUT "ADDRES S ;";A: POKE &6510 ,A- INT (A/256)*25 6, INT (A/256): CALL &????: GOTO 1

999

1001:END



▶と一もすみません。PiO2月号のPiO伝言板では、BUGだらけでした。まずTHANDERBIRSのスペルがむちゃくちゃです。 THUNDER BIRDSの間違いでした。そして、なんと私の名前が間違っています。活二ではなく浩二です(つまりハガキの下の方が正しい)。実はあのハガキは私が書いたものではなく、友人のEが書いたものなのです。友人のE氏の話によると、まさかハガキがのるとは思わなかったそーです E氏の住所はすこしぐあいが悪いそうなので私の住所になったそうです。 P.S. 88/mkII, 80/mkIIユーザーにかぎらず皆さんも入ってくだ



PC-1251でコンパイラが使える時代になって大変喜ばしいことです。さっそく使ってみたところ、一部気になる所もありますが、なかなか速いものです。

そういうわけで音楽の好きな者として、コンパイラの中にあるBEEP命令を使って、20音階(半音も含む)も出せるミニ電子オルガンを作りました。

プログラムの説明

プログラムは、見てのとおりとても簡単 にできています。 キー入力の判断はラベ ルでジャンプしています。




まず 4年12月号の「ポケコンパイラ」のマシン語をロードし、リストを入力をしてセーブしておきます。このプログラムはラベルが非常に多いので、間違わずに入力してください。

そして全部入力し終わったとき、 MEM-2768が72(これが残りのコンパイルできる STEP数です)ならば大丈夫です。



図1 使用可能なキー



CALL&C100で実行します。音を出すには、 図に示す各キーを押せば出ます。だだし 高音のミとファは、ちょっと音がおかしい のですが、多少我慢してください。

それからキーを押すと、その音に対応するコードがでます(半音の場合はすべて#にしてあります)。なおやめたいときは、 BREAK キーを押せばBASICに戻ります。



このポケコンパイラは、ラベルがわずか 24個しかないので、あまり複雑なプログラ ムは作りにくいと思います。というのは IF~THEN文で成り立った場合、必ずラ ベルで飛ばなければならないので、

IF A=1 THEN A=A+1 と1行ですむところを、

10 A=1 THEN X

20 * X : X+1=X

というように2行にわたってしまうという, 非常に無駄なことになってしまいます。

しかし良い点として言えば、すべての処理が速く、グラフィック命令が使え、もちろん音も出せ、そしてIF~THENをいくつも1行にまとめることができるということです。

僕の意見として、リアルタイム・ゲーム で必要となるPOINT命令がほしかったの と、PRINT命令をBASICのように使えれ ばいいのですが….

最後に、PC-1251のユーザーのみなさん、 どんどんポケコンパイラのプログラムを投 稿しましょう。

□参考文献

氏家一浪: "ポケコンパイラ1251", I/O, '84年12月号



TINY MUSIC KEYBOARD Y-X . UZ .

10:*Q: INKEY\$ Q: IF Q=9 9C: IF Q=98N: IF Q=1 050: IF Q=101P: IF Q =89T: IF Q=81U: IF Q =96V: IF Q=97W

11:IF Q=84D: IF Q=86E: IF Q=87F: IF Q=86E: IF Q=90A: IF Q=91B: IF Q=92H: IF Q=52L: IF Q=85M

12:IF Q=68I: IF Q=65X: IF Q=66J: IF Q=7K: GOTO Q 40:*U: BEEP 35,40: COS : PRINT 82\$: GOTO Q 41:*C: BEEP 32,44: COS : PRINT 83\$: GOTO Q 42:*D: BEEP 29,48: COS : PRINT 84\$: GOTO Q 43:*E: BEEP 26,54: COS : PRINT 85\$: GOTO Q 44:*F: BEEP 24,58: COS : PRINT 86\$: GOTO Q 45:*G: BEEP 21,67: COS 46:#A: BEEP 19,74: COS : PRINT 81\$: GOTO Q 47:*B: BEEP 17:82: COS : PRINT 82\$: GOTO Q 48:*H: BEEP 16:88: COS : PRINT 83\$: GOTO Q

49:*L: BEEP 14,100: COS : PRINT 84\$: GOTO Q 50:*M: BEEP 30,47: COS : PRINT 84\$;37\$: GOTO Q

51:*N: BEEP 27,52: COS : PRINT 85\$;37\$: GOTO Q 52:*0: BEEP 22,64: COS : PRINT 87\$;37\$: GOTO Q

53:*P: BEEP 20,70: COS : PRINT 81\$;37\$: GOTO 0

54:*T: BEEP 18,78: COS : PRINT 82\$;37\$: GOTO Q

55:*V: BEEP 15,93: COS : PRINT 84\$;37\$: GOTO Q 56:*W: BEEP 36,39: COS : PRINT 82\$;37\$: GOTO Q

57:*X: BEEP 12,117: COS : PRINT 85\$: GOTO Q 58:*I: BEEP 13,108: COS : PRINT 85\$;37\$: GOTO 0

59:*J: BEEP 11,140: COS : PRINT 86\$: GOTO Q 60:*K: END







すっかり冬になってプロ野球中継もまったくない今日このごろですが、やっと野球中継がなくなったと喜んでいるアニメ少年たちは多いと思います。しかしその裏では野球を見たいという禁断症状が現われて、どうしようもないといった人もかなりおられるはずです。

そこで、このゲームでもやって日ごろの うっぷんをはらしてはいかがでしょうか.

■プログラム・インフォメーション

言語	BASIC
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	
	1人でも2人でも楽しめる点は, な かなか良いと思います. (ku)

() () () ()

まずDEFMOを実行して、そのあとリストどおりに入力してください。ただし、スペースを詰めないと入りきらない行が多くあるので、長い行だなと思ったら最初からスペースを詰めて打ってください。

なおリストのとおりに打てば、残りステップは0になるはずなので参考にしてください



SHIFT Oでゲーム・スタートです。
"NANKAI?"のところでは、何イニングまで
するか入力してください。0を入力すると
初回から延長戦あつかいのプレイになりま
す

次に、"SENKO?" と "KOKO?" のところでは、それぞれ先攻の人の名前、後攻の人の名前を入力してください。そこで、どちらかにPBという名前を登録することによって、1人プレイができます。なお2人



表 1 プログラム・マップ

フロク ラムNo.	行番号	内容
PO	1~ 3	初期設定
	4~11	メイン・ルーチン(イニング処理等)
PI		P=0のときエンディング処理
		P=1のときスコア表示サブ
P5	1	オート・ピッチングの処理
5 S	2~14	投球の入力
- 1000	30~39	投球表示とバッティング入力
100	40~44	PBの打撃
7.3	50~58	球に当たっているか判定
	60~63	ストライク処理
-	70	ボール処理
	71~75	フォアボール処理
	80~84	OUT, HIT, 2BASE, 3BASE, HOM
		ERUNの判定, 処理
	90	サヨナラ判定
	91	ストライク,ボールのクリア、3アウト判定
	92~97	カウント、ランナー表示
	99	ディレイと画面クリア

の名前の長さは合計6文字程度になるように(別に長くてもエラーにはなりませんが) してください。

ピッチングのやり方は、"COAS?" と表示されたら 1~5のキーを押し、"KIND?" と表示されたら 1~5のキーを押したらすぐ放すようにしてください。コースは、アウト・コース(画面の下方)から順に 1→5 となっていて、球種は3がストレートで、2、4がそれぞれアウト・コース、イン・コースにゆるくまがる球で、1、5が強くまがる球です。なお2人プレイのときは、手や下敷でかくして投球してください。

バッティングは、ストライクになる3つのコースをイン・コースから、Q、S、Cのどれかのキーで、球に合わせて打ってください。ボールの形は、アウト・コースのボールがピリオド、アウト・コースのストライクがコンマ、ド真ん中ストライクが中点、インコース・ストライクが角度の丸、インコース・ボールがシングルクォーテーションとなっています。


プログラムの説明

テクノポリスに載っていた,ダイナミック野球を知っている人は,盗作ではないか

表 2 変数表

変数名	内 容
A\$	ボールの状態
В	ボールの位置
C	ストライク
D	ボール
E	アウト
F	ファースト・ランナー
G	セカンド・ランナー
H	サード・ランナー
1	その回の得点
J\$	後攻の名前
K\$	キー入力
L	表 のフラグ (0でマニュアル,1でオートピッチ)
M	
N	イニング (.5で裏) 変化のしかた
0	変化のしかた GAME SETフラグ
Q	ランダムな値
R\$	先攻の名前
S	汎用
T	バッティングの位置
U	先攻の点
V	後攻の点
W	最終回
X	汎用
Y\$	サヨナラ, ランナーの表示用
Z	L, Mの引き渡し

図 ボールのようす



と思われるかもしれませんが、私はそのプログラムを見たのはこれが完成してからのことですので、決して盗作ではありません。できあがってから気が付いたのですが、ファールがありませんでした。 あーあ.



私の持っているのはPB-200ですが、こ



▶Robinさん、事故らないでくださいね! 私の下さんは、私のあまりにもハードな走行のためチェーンがぶつ切れてしまいまして、現在オーバーホール中です。今度アルミ・サイレンサー付のチャンパーを付けて、パックステップにして、フルカウルにして、色もHBにしたいなあっなんで・!(それより中型免許がほしい)先日、峠をせめていて初めて左ステップをガリガリこすってしまいました。いやあっこわかったです。それではPCU区耐張ってください。 (ノーマル・タイヤはすべるからこわい迎夢快人)

れにRAMを増設してPB-400なみにするこ とはできないのでしょうか。

PBはPEEK, POKE, CALL等ができ ないので、PCにくらべるとグラフィック 等において非力ですが、ユーザーの数では 決して負けてはいないはずなので、ユーザ ーズ・パワーを発揮して頑張りましょう。

私はCASIOとは何の関係もありません が、FP-1100を持っておりますが、最近友 の会がその力を見せつけてきました。私に

入会方法を教えてください! □参考文献

薩川芳之: "ダイナミック野球", テクノ ポリス, '84年3月号, 徳間書店



BASE BALL BASICUA F

PB 1 VAC :PRINT " BA SE BALL": \$=" . . . 07":N=.5

2 INPUT "NANKAI", W, "SENKO", R\$, "K OKO", J\$: IF J\$=" PB";L=1:M=2

3 IF R\$="PB";L=2: M=1

4 N=N+.5: IF N2N+1 ; IF INT N=N; IF U+Y; P=0: Y\$="":6 OTO #1

5 FOR S=1 TO 7:B(S)=0:NEXT S

6 PRINT INT N; "KA

7 IF INT N=N; PRIN T R\$: Z=L: GOSUB #5:11=11+T

8 IF INT N*N; PRIN T J\$: Z=M: GOSUB #5: V=V+I

9 IF N=W; IF U(Y;P =0:Y\$="x":GOTO \$1

10 P=1:Y\$="":GOSUB #1

11 GOTO 4

1 IF P=0; PRINT "G RME SET"

2 PRINT R\$; U; -Y; Y \$; " "; J\$: IF P=1 : RETURN

3 IF U(Y; R\$=J\$

4 PRINT "Winner " : R\$: : END

P5

1 IF Z=1; B=INT (R AN##5)+1: A\$=#ID (B,1):0=INT (RA N##5)-2:60T0 30

2 PRINT CSR 0; "CO AS?";:K\$=KEY:IF K\$="" THEN 2

3 IF K\$2"1"; IF K\$ 4"5" THEN 5

4 GOTO 2

5 B=YAL(K\$):A\$=MI D(B, 1)

10 PRINT

11 PRINT CSR 0; "KI ND?";: K\$=KEY: IF K\$="" THEN 11

12 IF K\$≥"1"; IF K\$ 4"5" THEN 14

13 GOTO 11

14 0=VAL(K\$)-3

30 PRINT :FOR X=10 TO 0 STEP -1:P RINT CSR 2; "D"; CSR X: As:

31 IF Z=2; IF X=2; I F B≥2; IF B≤4; IF

RAN#1.3 THEN 4 Q

32 IF Z=2; IF X=2; I F RAN#4.8: K\$="S ":GOTO 50

33 IF X45; B=B+S6N 0:0=0-S6N 0

34 B=B+SGN (6-B)+S GN -B: AS=MID(B, 1)

35 K\$=KFY: IF K\$*"" ; IF Z*2 THEN 50

38 PRINT CSR X+1; " ":: NEXT X: IF B ≥2; IF 844 THEN 60

39 GOTO 70

40 T=INT (RAN##2)+ INT (RAN#*2)-1+ B: IF T(2; T=4

41 IF T>4; T=2

42 IF T=2; K\$="C"

43 IF T=3; K\$="S" 44 IF T=4; K\$="Q"

50 IF X+2 THEN 60

51 IF B*2; IF B*3; I F B+4 THEN 60

52 T=0: IF K\$="Q"; T =4

53 IF K\$="S"; T=3 54 IF K\$="C"; T=2

55 PRINT CSR 2; "!" ;:GOSUB 99

56 IF T=B; X=.15:60

TO 80 57 IF ABS (T-B)=1;

X=0:60T0 80 58 X=-.3:60TO 80

60 PRINT "STRIKE"; :60SUB 99:C=C+1

62 IF C=3; PRINT "0 UT"::60SUB 99:E =F+1:60T0 90

63 GOTO 92

70 PRINT "BALL":: G OSUB 99: D=D+1: I F D#4 THEN 92

71 S=0:X=0

72 IF F=1:S=1:IF 6 =1;X=1:IF H=1;I =[+1

73 F=1: IF G=1; S=1

74 IF H=1; X=1

75 6=S:H=X:PRINT " 4 BALL";: GOSUB 99:60TO 90

80 Q=RAN#+X: IF Q4. 65; PRINT " OUT" ::60SUB 99:E=E+ 1:60TO 90

81 IF Q≤.85; PRINT " HIT":: GOSUB 9 9: I=I+H:H=6:6=F :F=1:60T0 90

82 IF Q≤1; PRINT " 2 BASE":: GOSUB 99: I=I+G+H: H=F: 6=1:F=0:60T0 90 83 IF Q≤1.1;PRINT " 3 8ASE":: GOSU B 99: I=I+F+6+H: H=1:G=0:F=0:GOT 0 90

84 PRINT " HOME RU N": I=I+F+G+H+1: H=0:G=0:F=0:GOT 9 99

90 IF U(Y+I; IF N≥W +.5; IF INT N+N; V=V+I:Y\$="X":P= 0:GOTO #1

91 C=0:D=0:IF E=3; PRINT "CHANGE"; :GOSUB 99:RETUR

92 PRINT "S";C;" B ";D; " 0";E;:60S UB 99

93 Y\$="": IF F=1; Y\$ = 1 "

94 IF 6=1; Y\$=Y\$+" 2"

95 IF H=1; Y\$=Y\$+" 3"

97 PRINT "Runner " :Y\$::60SUB 99:6 **OTO 1**

99 FOR S=1 TO 60:N EXT S:PRINT : RE TURN





えのちゃんだよ



横須賀市 **VB210**



" MZ-90B : MZ-80BF MZ-80BPS - MZ-80DU

静岡県 庄司隆光



神奈川県 ZAC'N-POP



山口県 菓子子



名古屋市 YANMO





あなたの乗った戦車は敵の二セ通信にだまされ、30台もの敵戦車に囲まれてしまった。

あなたの戦車は最新型で破壊力は大きいのですが、射程距離が短かくさらに悪いことに、故障のため砲塔が回転しません。そんな悪条件の中で、あなたは敵中突破を試みるのだが…。

■プログラム・インフォメーション

言語	BASIC
面 白 さ 動き・操作性 サウンド	The state of the s
編集部評	シミュレーション・タイプな点は面 白いと思いますが, ちょっと難しい 気もします. (T)

入力方法

リセットをかけるか、それと同等の状態にして入力してください。特にVACを忘れずに!



遊び方



画面中央にターゲット・スコープ、右端にはFまたはBの文字か、1~9の数字が表示されます。この表示がFのときは、自分から見た敵の位置が前方(角度が-90°~90°)に、Bのときは敵の位置が後方(-180°~-90°、または90°~180°)であることを示します。

また1~9の数字が表示されたときは、 敵の前後に関係なく表示された数字は、敵 との距離になります。もし距離が0になっ たときは、タンク同志がぶつかってゲー 表1 ショット・エネルギーについて

スコープ	エネルギー(%)
	0~30
	40~60
()	70~90
[]	100

※スコープはショット・エネルギーの 量によって形が変わります。



ム・オーバーになってしまいます。

敵の戦車は常に1台ずつ現われ、敵が前方にいて距離が9以下になると、画面に敵の戦車が表示されます。また戦車は距離によってその大きさが変わります。

あなたはキー(図1)を使って自分の戦車の向きを変え、敵をスコープの中央に導くのですが、敵にも自分にもショット・エネルギーがあって、それが100%に満たないときはタマを発射することができません。そしてショット・エネルギーが100%のときにショット・キー(5)を押すとタマが発射され、敵に命中するとスコープの中に"◆"が表示されて当たったことを示しますが、敵も一定以上のダメージを加えられないと爆発しません。

何回か命中すると、こんどは"Ω"を表示して爆発し、新しい敵の戦車が現われて30台の敵を破壊するとあなたの勝利となって、ゲーム・オーバーとなります。

しかし敵もタマを射ってきます。敵は射程距離が長く、距離8以下ならどこからでも射ってきます(ちなみに自分の戦車の射程距離は6です)。特に背後には気を付けましょう。敵のタマが当たるとダメージが加わり、ダメージが10を超えると自分の戦車は爆発して、あなたは死んでしまいます

また、自分のダメージを知りたいときは状態レポート・キー(O)を押すと、敵との距離、方角、ダメージ、ショット・エネルギーの順に表示します。ショット・エネルギーは、その他にスコープの形で知ることもできます。

なお、点数は敵戦車をやっつけるごとに 1点です。

終わりに

実は、私はFX-702Pのユーザーで、この ゲームもFXで作りました。しかし、友人 にPB-100のユーザーが多いこともあって PB用に改造しました。スピードは不満点

図1 操作キー





図 2 敵戦車の方向



敵戦車の方向は自分の正面を0°とした-180°〜 +180°までの相対角度です。 画面に見えるのは-90°〜+90°までの距離9以 下の所です。

もあるでしょうが、これ以上の高速化は不可能ではないかと思います。

しかし、PB-100はFXより計算速度が速く(1000回ループでPBが7秒、FXが10秒) 充分使えるはずです。最高点は私の17点で、30点取るのはかなり難しいと思いますが、 頑張ってください。

なお、このゲームには続行機能があり、 ゲームを中断しても再びRUNすると前の ゲームが続行され、VACを実行すると解 除されます。

最後にPB-100でモニターをやってくれた畑中隆志君や、プログラムを評価してくださった遠藤朋章君ほか、日大藤沢高校電機部コンピューター班の皆さん、どうもありがとうございました。

それでは皆さんGood Luck!





TANK COMBAT BASICUAL

- - 20 MODE 4:Y=0:GOSU B 910:IF W±0:PR INT "continue ! ":GOTO 120
 - 100 YAC :W=1:A=25:B
 - 110 E=RAN**50:F=RAN #*50:H=0:R=0:Z= 1:G=0
 - 115 IF INT H=INT E THEN 110
 - 120 L=SQR ((A-E)+2+ (B-F)+2):IF D<1 00;D=D+10
 - 121 IF HK100;H=H+10
 - 123 IF INT L=0;PRIN T :PRINT "again st !":60T0 500
 - 127 Q\$="..":IF D24 0;Q\$=": :":IF D 270;Q\$="()":IF D=100;Q\$="[]"
 - 130 N=ACS ((A-E)/L) *SGN (ASN ((B-F)/L))-C+90:IF N >180:N=N-360
- 135 IF N(-180; N=N+3
- 140 P=0:M\$="B":IF N 490;IF N≥-90;M\$

- ="F":P=1 141 IF L≥10:K\$="":G
- 070 170 145 IF P=0;K\$="":60 TO 170
- 150 K\$="÷":1F L24;K \$="*":1F L27;K\$ ="."
- 170 K=INT (N/18+5): IF KEY="" THEN 275
- 196 W\$=KEY:IF W\$≥*0 ";IF W\$∠*9" THE N 198
- 197 GOTO 275
- 198 W=VAL(W\$):GOTO 200+W
- 200 GOTO 600
- 201 C=C+15:A=A+SIN C:B=B-COS C:GOT 0 220
- 202 A=A+SIN C:B=B-C OS C:60TO 275
- 203 C=C-15:A=A+SIN C:B=B-COS C:GOT 0 210
- 204 C=C-10:GOTO 210
- 205 GOTO 230
- 206 C=C+10:GOTO 220 207 C=C-15:A=H-SIN C:B=B+COS C:GOT
- 0 210 208 A=A-SIN C:B=B+C 0S C:GOTO 275
- 209 C=C+15: A=A-SIN C:B=B+COS C:GOT

- 0 220
- 210 IF C<-180; C=C+3 60
- 215 GOTO 275
- 220 IF C>180; C=C-36
- 225 GOTO 275
- 230 IF D=100 THEN 7
- 275 PRINT : IF L<10; PRINT CSR 10: IN T L;: M\$=""
- 285 PRINT CSR 4;0\$; CSR 11;M\$;:IF P =1;PRINT CSR X; K\$;
- 300 IF RAN#*3<1;E=E +SGN (R-E):F=F+ SGN (B-F)
- 400 IF HK100 THEN 1 20
- 410 IF X2-7; IF X4-3 ;X=ABS X:GOTO 4
- 411 IF X47; IF X43 T HEN 440
- 415 IF HK100 THEN 1
- 416 E=E+Z: IF X45; IF 64X THEN 419
- 417 IF X25; IF 62X T
- 418 Z=Z*-1
- 410 0-0100
- 419 6=X:60TO 120 440 IF L≥RAN#*9 THE N 120


- 450 H=0:T=INT (RAN# *3-1+X):PRINT C SR X;".";:GOSUB 990:PRINT CSR X;K\$;
- 460 PRINT CSR T; *** #:60SUB 990:PRI NT CSR T; **0**::6 OSUB 990
- ,470 PRINT CSR 7;"o" ;:GOSUB 990
- 480 IF T24; IF T26; P RINT CSR T; "2"; :U=U+RAN#*3: IF U210 THEN 500
- 490 GOSUB 990:GUTO 275
- -510 GOSUB 910 530 W=0:PRINT *POIN
- T":S:END 600 W=1:PRINT :PRIN T "Far":INT L," Houkou":INT H;" 0","Damage":INT
- U 610 PRINT "Energy"; D;"%":60TC 275
- 700 PRINT CSR 5;"o" ::GOSUB 990:PRI NT CSR 5;"o";:6 OSUB 990
- 710 PRINT CSR 5; "0"

- ;:GOSUB 990:PRI NT CSR 5;"."::G OSUB 990
- 720 IF Y=1; RETURN
- 740 GOTO 120
- 990:R=R+R HH+6:15 R 7:3+#N6 N3 R 120
- 810 PRINT CSR 5; "2" ;:S=S+1:IF S<30 THEN 110
- 820 GOSUB 900:PRINT :PRINT "You wi n :":60TO 530
- 900 FOR J=0 10 100: NEXT J:RETURN
- 910 FOR I=0 TO 5:PR INT CSR 5-I:MID (6-1,1):CSR 5+I :MID(6+I,1)::NE
- 920 PRINT CSR 11;" ":RETURN
- 990 FOR J=0 TO 10:N EXT J:RETURN









PiO伝言板



尾道市 松本 潤



Jan Jeffers Lo (マサチューセッツ在住)25才

MIT (マサチューセッツ工科大学) の大学院を修了したばかりのJanさん。母校のUCLAを訪れた時のショットです。 専攻が多くのデータを処理する公衆衛生学なので、コンビュータ・データバンクは彼女の欠かせない相様とか。





黒磯市 丹治匡実

下関市 原稿快人





柳井市 菓子子



展展ですが、これでは、1950年では、19

不音味を推好 異様な称号(Pio IIIも Rad。等景を照)として、哲心回ります。 栄きは病気だり、というかは、変な変えをか 17では、 ~場所~表不公民館、

~8時 ~ bo \$3 3 1 日 (日) AM \$:00 優~ ~ 養給先~ 〒353 志才市上原田 2-17-19 TEL 0484 - シリーも174 石川 のぶ ひさ ②3

東武東上程、志不無天土とロより 東武パス。上町で(4元4)下車 公民食屋割す。

みなみなうこさん、絶対えてね、 まこるからね~。 by BACOM信候長 他Mt 22ta

志木市 石川のぶひさ



棚本市 DANCING STAR

PROPERTY CHICAGO TO SAME STATE OF THE SAME STATE

NewProducts News

MIDI 対応デジタル楽器

MPK-130, MR-16, DW-6000

■MPK-130はあらゆる MIDI 音源をコントロールできる13鍵ペダルキーボード、MR-16はPCM方式でデジタル録音された19の楽器音を持つリズムサウンド・ユニット、DW-6000 は新音源 D.W.G.S. (デジタル・ウェーブフォーム・ジェネレータ・システム) の採用によりナチュラルでバラエティ豊かなサウンド作りができるデジタル・シンセサイザです。

《特徴》

- ▶ MPK-130:MIDI端子を持つシンセサイザ と組み合わせ、ベースサウンドやアンサン ブル演奏が可能/3オクターブの音域を持ち、 オプションのペダルスイッチ(PS-1:¥2,000) で演奏中の切換が可能/POLY, MONOの 2モードを装備。
- ▶MR-16:16系統のアウトプット端子を装備 /ミキサーにより音質、音量、定位を独立調 整が可能/MIDIの受信チャンネルの設定は 自由/外部機器からのMIDIタイミングクロ ック音で、メトロノーム音を鳴らすことが 可能、
- ▶DW-6000:従来のアナログ・シンセサイザ とは異なり、実際の楽器音を倍音加算方式

でシミュレートしたデジタル音源(D.W.G. S.)を採用/6ボイス,64メモリーのプログラマブル・シンセサイザ/操作性の向上のためアナログ方式を採用/256KビットROM2個に書き込んだ2系統のデジタル・オシレータを装備。

《問い合わせ先》 京王技研工業(株)

- ₹168 東京都杉並区下高井戸1-15-12
- ☎(03)325-5691



▲MR-16 ¥77,000



▲MPK-130 ¥70,00

▼DW-6000 ¥184,000



多機能ポケット・コンピュータ

FX-780P

■FX-780Pは、アセンブラ・シミュレーション機能を搭載した多機能ポケット・コンピュータです。

《特徴》

- ▶情報処理技術者試験で使われているC AP-Xに準じたアセンブラを搭載
- ▶PB-100シリーズと上位コンパチBASICに加え、便利な数式記憶機能。
- ▶データ・バンク機能
- ▶順列,組み合わせなど65関数
- ▶24桁大型ドット・マトリクス液晶表示

《価格》

FX-780P

¥22,800

FA-5 (カセット・インターフェイス)

¥ 4,500

FP-12S (ミニ・キャラクタ・プリンタ)

¥16,500

SB-2 (専用ケーブル) ¥ 3,500

《問い合わせ先》 カシオ計算機(株)広報室 160 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル

☎(03)347-4830



コンパクト・ディスク・プレイヤー

SL-PJ1

■SL-PJ1は、瞬時選曲や15曲ランダム・プログラムが手軽にできるテン・キー付きのジャケットサイズのコンパクトディスク・プレイヤーです。

《特徵

- ▶独自のFF (Fine Focus) レーザーピックアップ搭載.
- ▶正面,上面からディスクが見えるクリス タル・ウィンドウ
- ▶視認性の高いデジタル・ディスプレイを

採用

《価格》 ¥64,800

《問い合わせ先》 松下電器産業(株)

●570 大阪府守口市松下町 2

2 (06) 992-1551



New Products News

AV機器

-9090WR. VSA-30, S-1300DV/S-1800DV

■T-9090WRは多彩な機能を搭載したダブ ル・カセット・デッキ, VSA-30 はサラウン ド・プロセッサ回路内蔵のAVサラウンド・ プリメインアンプ, S-1300DV/S-1800DV はデュアル・マグネット方式による磁気シ ールドを施したスピーカーシステムです。

- ▶T-9090WR:連続3時間録音/リレー再生 機能による最長17時間の長時間再生/カセ ット2巻の同時録音/最大20曲までのランダ ム・プログラム録音、再生が可能。
- ▶VSA-30:フロント用45W+45W;サラウ ンド用17W+17Wのパワーアンプ内蔵/2 系統のビデオ・セレクト機能/モノラル音声 でも広がりのあるサウンドが楽しめるシミ

ユレイテッド・ステレオ回路内臓

▶S-1300DV/S-1800DV:磁気シールドを 施しているので、悪影響をテレビに与えな い/ベリリウム・リボン・トゥイーターを採用。

T-9090WE



VSA-30



《価格》

¥84,800 T-9090WR VSA-30 ¥54,800 S-1300DV ¥35,000 ¥69,800 S-1800DV



▲ S-1300D\



《問い合わせ先》 パイオニア(株)広報部

- ₩ 153 東京都目黒区目黒1-4-1
- ☎(03)494-1111(大代表)

ゲーム・ソフト

ザクソン, チャンピオンプロレス

■(株)セガ・エンタープライゼスより、同 社のSC-3000シリーズ、SC-1000シリーズ 田のゲーム・ソフトが発売されます。

《内容》

- ▶ザクソン:疑似3D画面による立体的ス ペース・シューティング・ゲーム
- ▶チャンピオンプロレス:1人用,2人用モ -ドを持つプロレスのシミュレーション・

《価格》

ザクソン チャンピオンプロレス ¥4 300 ¥4,300

《問い合わせ先》


(株)セガ・エンタープライゼス

宣伝部広報係

- ₩ 144 東京都大田区羽田1-2-12
- ☎(03)742-3171(大代表)







マイクロFDDユニット

MB27631

■MB27631は、FM-NEW7/7用マイクロ FDDユニットです.

《特徵》

- ▶ミニフロッピーインターフェイスカード (MB22407) にそのまま接続できる
- ▶ミニフロッピーと互換性のある両面倍密 度320KB/ドライブ


▶平均アクセス・タイムが96msと高速

¥85,000

《問い合わせ先》 富士通(株)

■ 100 東京都千代田区丸の内2-6-1 古川総合ビル

☎(03)216-3211



ラウンドシステム,ダブルカセットデッキ

SFC-1, AD-WX99

■SFC-1は立体音場再生を可能にするAV サウンド・システム、AD-WX99はカセッ ト5巻を収納して最大15メモリのプログラ ムができるダブル・カセット・デッキです. 《主な仕様》

▶ SFC-1:出力 15W+15W/SN比 90dB (オフ・ポジション)/歪率 0.08% (1kHz, 出力5W, オフ・ポジション)

▶ AD-WX99: ワウ・フラッタ 0.038% (WRMS), ±0.08 (W PEAK)/SN比 73dB (DOLBY C·NR ON, メタルテー プ・ピークレベル)

《価格》

SFC-1

¥31.800

SX-R1 (AVサウンド・システム用ス ¥6.150×2 ピーカー) ¥95,000 AD-WX99





▼AD-WX99


▼SFC-1



《問い合わせ先》 アイワ(株)広報課

- ₩ 110 東京都台東区上野1-11-9
- ☎(03)835-1201





▶真剣にお聞きします、PiOは何日発売なんですか! ぜひ教えてください。毎月1日おきぐらいに、いろいろな本屋さんに行って大変なの またPiOを売っている本屋さんが少ない! PiOを売っていることがわかっている一番近い店でも自転車で15分もかかります(そんな に田舎に住んでいるわけではない。東京の調布です)。それから、2月号のソノシートのロードがだいたい成功しました(PC-8000シリ

市販ゲームの秘技を大公開!

パーフェクト・テクニック

頭脳4989 FM-7, PC-8801, PC-6001, X1, etc.

発売されてまだ間もない "頭脳4989" ですが、もうすでに話題集中、特にエニックスには「どうしても解けないので答を教えてほしい」、「何面は絶対に解けない。あの面はバグではないか」などの問い合わせ(電話での問い合わせはお断りしています)や、「すごい!! これは今までにないアイデアの思考ゲームだ」、「家族全員で四苦八

苦しながら遊んでいます」などの電話が殺倒し、うれしい悲鳴をあげています。

確かにこのゲームはかなり難しく、全50面をクリアするのは至難の技(ひょっとして誰もクリアできないのではないか)だと思います。そこで、今回は特に絶テクニックを公開します。ぜひ頑張って全50面を制覇してください。

もうルールは知っていると思いますが、 まだ頭脳4989を持っていない人のためにこ こで簡単に説明しましょう。

君は赤い飛行機エミー号を操作し、十字フラッグをすべて取って矢印の方向へ脱出するんだ。だが距離を開けて誘導ミサイルが跡をつけてくる。ただし、エミー号が十字フラッグを取るとミサイルとの距離は2空間広がるが、ミサイルの通った跡に出す煙を踏むと今度はその間が1つ縮まってしまう。

さあ、君はミサイルをうまくすり抜けて みごと脱出できるか。

ますこのゲームでだいじなことはミサイルとすれ違う方法。なぜかと言えば、エミー号は必ずと言っていいほど途中でミサイルとすれ違わなければ矢印の方向へ脱出できないからです。

次に当然十字フラッグを取る順番。最後 にエミー号とミサイルとの距離を頭の中に 入れておいてください。

てはまず始めに一番簡単なミサイルとの すれ違い方。

図 1





図1の場合、ミサイルをかわすには十字 フラッグを取った後、①の場所でミサイル をやり過ごし矢印から出ます。これができ なければ最初の1面はクリアできません。

次に図2を見てください。 この場面は2面で出てくるパターンです。




この面は2回もミサイルとすれ違わなければなりません。一番のポイントは①②と十字フラッグを取った後、もう一度①②と往復することです。これをしないと必ずミサイルと正面衝突するか追いつかれてしまいます。

それから③の十字フラッグを取って④へ行く途中、ミサイルは①②の場所で往復運動しているからうまくかわせるというわけです(図3)。

次に④の十字フラッグを取り⑤の場所へ 行った後、矢印の方向から脱出すればこの 面はクリアできます.


図 3



最後にかなり高度なテクニックを説明します。 れをマスターすればかなりの面を クリアできるはずです。では図4を見てく




図 4




この場合、目的の十字フラッグを取る前に①へ行き②まで戻ります(図5)。

図 5



それから十字フラッグを取りに行き、図 6の状態になったらエミー号は①へ行き、 ミサイルの出した煙をわざと踏みます。そ

図 6



うするとミサイルは2空間進むのでうまくかわすことができます。ただし、このテクニックはエミー号とミサイルとの距離が奇数でないとうまくかわすことができないので注意してください。

りたのテクニックを身に付ければ鬼に金棒(?)と言いたいところですが、初めに書いたとおり十字フラッグを取る順番が決め手になるので、そう簡単には全50面をクリアすることはできないでしょう。

「あと1回 もう1回で 夜がふける」

では最後に一句。



編集部では『パソコンDJ』のロードについて,みなさんにご協力をお願いしていますが,おかげさまで多くの人からの報告をいただき,とても感謝しております.

すべての報告を紹介したかったのですが,紙面の都合で ごく一部の人しか紹介できません.

ロードでエラーが出てしまった人は下記の成功例を参考 にしてください。 回 プレイヤーからデッキにダビングしただけではノイズが発生してしまって、 TRエラーが出てしまいがちです。そこ て、さらにそれをラジカセ(ナショナル のRX-5080)にダビングしました。する と、ノイズが減ってうまくロードできま した。つまり2重のダビングがヒケツで した。ぜひ、ためしてみてください。 P.S. ソノシートは非常に便利でいいで す、これからもよろしくおねがいします。

保管用に ディスケット・ケ 一スを買います

服部 寛

●PC-6001 ミラクルワールドをロード

●プレイヤー: オンキョー CP-810F アンプ: オンキョー A-490 デッキ: テクニクス RS-B60

ラジカセ:アイワ J36 FOOT WORK テープ:マクセル CP15

●まずゴミをふきとりました。静電気防 止スプレーは兄がやめた方がいいという のでやめました。一度関いてみて録音レ ベルを8にしました。コンピュータから 直接セーブしたテープにかけてみてそれ よりちょっと小さいくらいにしました。 成極 いい音です。 市販のソフトでもっと音の悪いものがあるので音は合格です。

PC-6001のソフトをどんどん入れて、 毎回ソノシートを付けて欲しいと思いま す。何回もソノシートを付けてくれるの なら、保管用に8インチディスケットケ ースを買います

高級なプレイヤー でなくても…

新田邦義

●ミラクル・ワールド ●プレイヤー:ビクターCSL-130アンプ 内蔵

○録音(アイワ CS-J21…ステレオラジカセ)○ロード(シャープGF-207…ステレオラ

ロード時出力最大

ジカセ)

●プレイヤーはかなりの年代物の安物の 品と思われ、モーターの防振ゴムが腐胎 していた廃品で代用ゴムを用いて修理し ヘッドホンジャックがないため即座に取 り付け、電源も半波整流から全波整流と し、平滑コンデンサー10,000μFを追加 しハムをなくした

収録はケーブルの関係でアイワを使ったが通常のセーブ、ロードはシャープ GF-207TラジカセでVR中間であるが、 今回は最大位置にてロードした。

今回は最大位置にてロードした。 特に高級なプレイヤー、アンプを使わ なくても、ゴミに注意すればかなりの安 物プレイヤーでもプログラム実行が可能 です

BOMB BOMB

ミラクル・ワールド

ライン入力で

中村 太

ソノシート、素晴らしいと思います。 私はP6mk II ユーザーですので「ミラクル・ワールド」しかテストしていません が、とにかくすばらしいことだと思いま すよ

●「ミラクル・ワールド」

●ステレオ:トリオ SRK-88 レコーダー: NEC PC-2081 (DR-

350)

●ステレオでじかに録音するより、ライン入力できる、他のレコーダーで録音したほうがエラーはでませんでした。

たほうがエラーはでませんでした。これから供給してほしいプログラムは

①PiOなゲーム ②便利なプログラム ③長いプログラム

とまあこんなものがいいです。これから もがんばってください。

もっと PC-6000を

青柳健一

●PC-6001用ミラクルワールド●使用機材

プレイヤー: ビクター LE-22 デッキ: ビクターRE-22 データ・レコーダ: PC-6082

●2簡月連続でFM-7がのりましたね。 ゲームの王様といえばPC-6000とFM-7 なのになぜだ!!この差は? ご必聴技術的アイデアで~す。 僕のもっているコンポは、今はやりの (?)プレイヤー+ダブルデッキレシーバー(一体式)のやつです。価格は10万ぐらいですが、このようなやつは各社とも録音レベルは自動です。

だから、そのまんまテープにとってやると必ずTRエラーです。そこで、グラフィック・イコライザーを使ってイコライジングをうまくやるのです。このぐらいのコンボや高級ラジカセには必ずといっていいほど5妻子のグライコがついているので、役に立つと思います。

その調整法:ドルビーは入れません。 そして、グライコもあまり過激にいじっ てはいけません(音質がかわるので)。5 素育だったらまん中のだいたい1KHzは 5~66Bぐらいあげてやってください。 とまあこんな感じですが機種が変わって 10数回いろいろパターンを変えてやれ ば絶対できると思います。データ・レコ ーダの音量は7~8が一番いい(その他だ とTRエラー

感想:かなり苦労しましたが、入った 時の感動は何ともいえません。ワーイも うかった。

かかった時間:3時間ちょっと やった回数:20~30回

これからもソノシートがんばってくだ

2重の ダビングが秘訣

瀬戸 登

●プログラム名:ミラクルワールド②機材

プレイヤー: デンオンDP-3000 アンプ:自家製 デッキ: ソニー TC-K88

デッキ: ソニー TC-K88 データ・レコーダ: NEC PC-6082

●技術的アイデア

ゴミは よく落として・・・ 阿部積順

•BOMB BOMB

●パイオニアのS9のセット アンプ: A-X50

チューナー: F-X50

テープ・デッキ:CT-X50

スピーカー: S-X4G

プレイヤー: PL-X50 で録音してあとはサンヨーのMR-11DR でロードしました。

⑤ソノシートのゴミはよく払ってやらないとだめなようです。

また、これはツクモのC-DOS7の XFER、CASを使ってロードしました!でもマシン語が&H4100までしか入 らなかった。

プログラムが 足りない

鈴木律郎

●BOMB BOMB ●①プレイヤー: パイオニア PL-A500S

②アンプ:パイオニア SA-8800II ③デッキ:パイオニア CT-8

④ データ・レコーダ:富士通 MB27501

REC LEVEL 4.7で録音しました。レベル変動がかなり大きく、−5~−10dB ぐらいて、小さいかと思いましたが、FMデータ・レコーダのNOR(ノーマル)で充分再生しました。"DATA"の方のみチェックサムをとったところ。ピット化けはありませんでしたが、\$4100~\$4100が抜けていました。何となく、そちらのミス(Dと0の見間違い)のような気もしますが、ここのみ打ち込み、以来結果は上々きちんとゲーム出来ます。
●これからも毎号ソノシートをつけてく

ださい。

★どうもすみませんでした。 P

LPレコードに ソノシートを テープではった。

松本紀久

•вомв вомв

●プレイヤー:マランツ Model6120 アンプ, デッキ:マランツ MS-100 データ・レコーダ:サンヨー MR-11DR

●テレコのフェイズコントロール・スイッチを "REV" にしたらうまくロード

●ソノシートからテープへの録音

私のソノシートは少し変形していたため、そのままだと針がとんてうまくいかなった、そのため、いらなくなったLP レコードにソノシートをテープでしっかりとめ、凸凹をなくしたら(このとき外側へソノシートを引っぱるようにとめるのがこつ)、針もとばずうまく録音できた

回転数の調整が 必要

こうやんは私の友だちの

FM-777 **①**プログラム BOMB BOMB, ルナー シティSOS

@使用機材

▶ 2 月君p.102のクルクルばるこさんへ。あなたに指摘されるまでまったく気付きませんでした。という訳で友達をYれという仮名にします!? ところでNUMBER ATTACKですが、GAME OVERになったときSCOREの表示時間が少し短いようなので、BD1A番地の50をA0(らいに変更してください(すいません、私のミスです)P.S. たぶんあの作品はPC-1251では最初で最後になるでしょう。私はPC-6001mk IIのUSERなのです。共通一次まであと10日! このハガキが載るころには二次試験も終わっているでしょう。そしたらP6でゲームを作り

デッキ:アイワ AD-L7M, アイワ AD-5700

データレコーダ:サンヨー MR-11DR(FM-7に使用)

アンプ:パイオニア SX-65 プレイヤー: デンオン DP-1200 カートリッジ:シェアーM44G 本体:FM-7, X-1C

●始めにFM-7の場合、VUメータで+0 -+3dBあたりのあいだならたいがい走 りました. エラーが出る場合には位相変 換スイッチの切り換えで、読み込ませる こともできました(3つのレコーダの位相 は同じ)、デッキ2台は録音のみで再生し ました

X-1Cの場合は、ボーレートが2700で あるため、回転数がシビアに関係してき ます。再生には回転数微調整のできるプ レイヤーで調整しながらした方がよいよ うです。この場合+2dB前後でよい結果 がでました.

一般的にいって異なるデッキで録再を 行なうと回転数がヘッド・アジマスの角度が微妙に違うので、特にX1のように ボーレートの速い機種ではエラーになり やすいようです.

一番よいのは、使用するすべてのデッ キとデータ・レコーダの回転数とヘッ ド・アジマスをそろえてしまえばいいの ですが、これを行なうといままでのプロ ブラムが走らなかったりしますし、メカ に弱い人はできないだろうしへかをする メーカーのサービスもきかなくなって まいますが腕に自信のある人はやって みる価値があると思います。

2月号

MZ-1500 数あてゲーム

今度はもっと長い

高級品を!

藤岡聖和

●マイコン・ショップで数あてゲーム ❷たくさんエラーが出た. プログラムを 本誌を見てデバッグしてできた

❸テープは高級品を使った方がいい. 200円ぐらいのだったらノイズが入る

直接パソコンに 谷岡-幸

●数あてゲーム

②プレイヤー:パイオニア PL-X7 デッキ:パイオニア CT-X5 アンプ:パイオニア AX-7 ラジカセ:ナショナル RX-1820

こんどはもっと凝ったのをお願い。 シートをかけるとき直接パソコンにつな いプロードする これも成功したヨ!

プログラムを! 森下幸治

●MZ-1500用の数当てゲームをロー しました. めでたく動きましたのでおし

らせします ❷使用機材は

プレイヤー: テクニクス SL-5 キャシーバー: パイオニア RX-70

❸私はテープにセーブせずにソノシート からダイレクトに入れました。 1回目は 失敗したのですが2回目MZ-1500のシス テム・スイッチのテープの所をoffにし てロードさせたところうまく読みこめま

今回はテスト・ケース版でロードして みてがっくりきたのですが、次回は少々 凝った物を待っています。私は少々疑問 に思ったのですが、MZ-1500にロート 可能ならば、MZ-700にもMZ-1200・ 80K/Cにもロードだけなら可能なのでは ないでしょうか?

2月号 FM-7

スーパーボール

新井喜一

楽しんでおります(私,53才です). 使用機種はPC-8001mk II. FM-NEW7.

ソノシートの付録は非常によろしいで 今後もぜひ続けて欲しい

●FM-7用のプログラムは1月号、2月号 とも問題なしに動作しました。

②プレイヤー:トリオ KT-3100 アンプ:トリオ KA-3100 デッキ:トリオ KX-3000 動上記により録音したテープをPC-

DR311→FM-7で2月号のスーパーボー ルはOK 1月号のBOMB BOMBはレベル不足

てNG. PC-6081→PC-DR311でレベル そのテープを使用してPC-DR311→FM-7でOKとなった

PC-8000シリーズ

デッキで録音 バルを調整

大西信男 ●1月号『BOMB BOMB』と2月号『ス パーボール』共にソノシー -トからテ-プに録音しFM-7で実行することができ

●使用機材は

キリナ

プレイヤー:トリオ KP-F2 アンプ:トリオ KA-33 デッキ:アイワ AD-7500 レコーダ:サンヨー MR-11DR

●今後共 FM-7用のKコンパイラかマ シン語プログラムをソノシートにて供給 してください

技術的アイデアとしては、 ソノシート の音がかなり小さいのでデッキの録音レ ベルを調整することです。また、ソノシ ートをターン・テーブルに水平に置くこ とも必要です.

ルナーシティSOS

アドベンチャ・ ゲームを

加藤 等 ●ロードさせてみたプログラム ルナ・

- 7 1 SOS ❷実行できた
- プレイヤー:パイオニア PL-280 アンプ:トリオ KA80 デッキ:ソニーTC-FX5
- データ・レコーダ: X1マニアタイプ 内藏 ❸ゲームよりも実用プログラムかシミュ
- レーションに、でも、1番いいのはアド ベンチャーゲームだと思う. もう少し大 きめに録音してほしい.

どんなゲームでも いいけどたくさん! 高橋 智

●ロードしたプログラムはルナーシティ SOS

②テクニクスの プレイヤー: SL-Q6 デッキ: RS-8R アンプ:SU-6

●アドベンチャー, ロール・プレイングなどをソノシートに のせてほしい。別にどんなゲームでもい いけどたくさんソノシートでのせてくだ さい。楽しみにしています!

今, 少しずつだけどX1の妖怪館 PS を入れている最中です。これからも面白 いものをたくさんのせてください

MADE OF BLO セーブの方法を 教えてください

能谷

- MADE OF BLOCK
- ■ステレオ・デッコ のS1のソフトを毎回ソノシートに入れ てほしい

- トからテープに録音するには したが何度もエラーが出て結局10回ぐら い録音、ロードを繰り返した。うまく録 音できたカセットをおいているがそれで もロードできるときとできないときがあ る。それでパソコンからテープー しようとしたがどうしていいのかわから なかった

MADE OF BLOCKのセーブの仕方 を教えてください。それからこれからは すべてのソノシートに入っているソフト のセーブ方法を書いてほしいと思います。 ソノシートという案は非常によいと思 います。もうちょっと入れるソフトをふ やしてほしいと思います

接続できません!

オレは51

MADE OF BLOCK

②プレイヤー: ソニー PS-LX3 アンプ:ソニー TA-AX3 デッキ:ソニー TC-FX5

という組み合わせで録音、ロードには日 立純正のデータ・レコーダTRQ-1500を 使用しましたが、何度やってもリスト1 の30行てDevice I/O Errorが出てしまい ます。できれば録音にTRQ-1500を使用 したいのだけれども、接続コードのピン の太さがTRQの方が細いためできませ 編集部の方々はどのようにして TRQ-1500を使用したのか、ぜひおしえ てください

あー、早く「MADE OF BLOCK」や りたいた-

倍速で ロードできた! 高橋宜孝

MADE OF BLOCK

❷ロード出来ました。機材日立MQ-70 (プレイヤー+テープ・レ オ、通称コンビ、ほとんどおもちゃっぽ

●やはりソノシートには、アドベンチャ やパズル的なものを入れた方がよいで しょう(長いわりにはゲームをすればす ぐあきるというようなもの).

プレイヤーからテープにダビングして いたときに、すでに音が少しゆれている のがわかりました。これじゃ無理だと思ったのですが、パソコン側でロードさせると案の定エラー!位相反転しても無理 でした。半分やけくそになって倍速でロ ードしたところ、あっさりと1回で読め てしまいました(MADE OF BLOCKは むずかしいけど面白い)。 "本を買ってすぐにゲームできる" ってことは涙がでる ほどうれしいです(中3なんでいれるひま

柔かすぎる!

佐藤 肇

●宇宙船着陸ゲーム

2月号

②実行できた(ロード時にバグが3つあり ました).

プレイヤー: ビクター L-E300 アンプ }: ビクターPC-W300

④データ・レコーダ: NEC PC-6082

●ソノシートの材質が柔かすぎて少して もゆがめると回転ムラが起こる。また、 ゆがめなくてもデータ・レコーダ再生時、 音がひずんでいてエラーが出てしまう もうちょっと丈夫な材質でないと輸送

時や本屋で並べられている時に変形して しまいそう

高松南の無名氏 貴誌のソノシー 供給は画期的なものです。充分に実用化 できます。そのうち電話を使っての供給になると思いますが…。

●宇宙船着陸ゲーム

②プレイヤー: ソニー PS-33 アンプ: ソニー TA-11 デッキ(録音用):FX-1010 デッキ(再生用):シャープ THE

Searcher(ラジカセ) ●本を買ったらすぐにメタルもしくはク ロム(できるだけ良質のテープ)に録音す る。時間がたつとレコードがほこりにま みれますから…. でももっと長いプログ ラムのほうがよかった。たとえば、オミ ノウスアイランドとか。ちなみにマザー ープはソニーOCX-S-90でした。

昆虫採集

BOMB BOMB

ソノシートのマシン語部の4100~41D0が収録されていませんでした. 1月号p.105のリストを見て入力してください。

全部知っていたらパソコンのエキスパート! パソコン用語の基礎知識(後編)

後編は前編よりやや内容が高度です。前 編が初級なら後編は中級〜上級というとこ

ろでしょう. 前編の内容は「知っててトーゼン」でしたが、後編は「全部知ってたらパソコンの エキスパート」です、さてあなたは….

ソース・リストとオブジェクト

Source は "源", Object は "目的物". ソース・リストは元になるリストで, これ をアセンブラやコンパイラにかけるとオブ ジェクトが生成されます.

オブジェクトとは機械語(またはマシン語)のことで、目的物というのはコンピュータにとっての目的物です。これは知ってのとおり人間には非常に扱いにくいものなので、普通プログラムには人間向けに多少アレンジされたアセンブリ言語を使います。これは実際に実行するとき、機械語に変換しなければなりません。この変換する前のリストがソース・リスト、変換したものがオブジェクトです。


またこの変換はまれに、人間がやること もありますが(ハンド・アセンブル)、普通 はアセンブラという変換プログラムでコン ピュータ自体にやらせます。これをアセン ブルすると言います(変な日本語ですが)。

以上を一言で述べると、「アセンブリ言語で書かれたソース・リストをアセンブルすると機械語のオブジェクトが生成される」になります。またコンパイラの場合も同様に「Kコンパイラのソース・リストをKコンパイラにかけてコンパイルするとオブジェクトがつくられる」となります。

I/OやPiOに発表されるプログラムにも ソース・リストとオブジェクト・リスト (つまり機械語リスト)があります。

ソース・リストの方がプログラムの解析 には便利ですが、何かのコンパイラによっ てコンパイルしなければなりません。ただ し、アセンブラのソース・リストには平行 してオブジェクトが記されているので、こ の必要はありません。

一方オブジェクト・リストの場合はモニ **イラスト1**



タでリストを打ち込めばそのまま実行する ことができますが、その解析は困難を極め ます

BASICなどのインタープリタの場合は "変換" がないので、ソース・リストやオ ブジェクト・リストという呼び方はしません。

コンパイラとアセンブラ

コンパイラはソース・リストをコンピュータが扱うことのできる機械語に変換します。アセンブラも同様に機械語を生成します。しかしその動作はまったく違います。これはその言語の作り方が根本的に異なるためです。


アセンブリ言語は機械語に1対1に対応しています。簡単に言えば、アセンブリ言語は機械語の命令の1つ1つに人間が憶えやすいように名前を付けたもので、アセンブラはその名前に該当する機械語の命令を並べていくにすぎません。

一方コンパイラは行なう処理を中心に命令が作られています。たとえば"計算"、 "表示"といった具合です。機械語1つ1 つの動作は単純ですから、コンパイラの命令は複数の機械語に分解されます。従って 一般にコンパイラの方が変換は複雑です。

またアセンブリ言語は機械語と同じく CPUによってまったく異なりますが、コンパイル言語はCPUに依存しません(コンパイラ――つまり変換プログラムはCPUによって異なりますが、ソース・プログラムはCPUに関係ありません)。

プログラムを作る場合も、コンパイラの 方が人間に合っていますが、コンパイラ自体が人間ほど頭が良くないので、比較的単純な処理をするプログラムではコンパイラの効率の悪さが目立ってしまいます。特にパソコンのようにメモリ容量や処理速度に限界がある場合、アセンブリ言語は未だ健在です。一方大型コンピュータのように容量や速度が問題とならず、コンピュータ自体が恐ろしく複雑な場合はコンパイラの方が広く使われます。

イラスト2



CLEAR

どんなプログラムでもその実行中はメモリに置かれていなければなりません。 処理 するデータも同様です。その他に処理の途中のデータを一時的に記憶しておくことも必要です。

一方メモリは一列に並んでいるため、ど こからどこまでがプログラムを記憶する場 所で、どこからどこまでがデータを記憶す る場所、というように決めて使います。

BASICを使っているときはBASIC自体がこの配置を自動的に行なってくれるので、あまり考える必要がありません。せいぜいプログラムが長すぎて"Out of memory"が出る心配ぐらいです。

しかしBASICの内部では様々な処理が 行なわれています。プログラムは入力され るにつれて大きくなり、使われている変数 に対してもちゃんとメモリを割り当ててや らなければなりません。

また文字処理の複雑さは目を見張るものがあります(文字列は長さが一定でないのでメモリに配置しにくい)。BASICはこれらの処理を実装されているメモリをフルに使ってやろうとします。このため、もし私たちが機械語を一緒に使いたい場合はそれをBASICに教えてやらないと、BASICは知らずに別な用途に使ってしまいます。これを行なうのがCLEAR命令です。

CLEARはBASICが使用する最終メモリを設定します。このCLEARで指定された以降のメモリをBASICはまったく使いません。ここに機械語プログラムを格納します。一方BASICが使用するメモリはその分減るので、あまり減らしすぎるとBASICプログラムが納まらなくなってしまいます。


CLEARは元々は変数の消却ですが現在 はこのように機械語プログラムのメモリ確 保に使われます。

システム・エリア

メモリのうちBASICなどが使っている 場所がシステム・エリアです。BASICも それ自身は機械語プログラムですから、私 たちが入力したBASICのプログラムを解



▶ PiO 2 月号から編集部の人(かな?)が、できるだけ質問に答えてくださるそうで…僕としてはすごくうれしいです。何か本自体の感じも初めのころに比べて変わってきましたね、ところで、みなみりょうこさんはすごい人気ですね。そのうちに、みなみりょうこ教なんてできるんじゃないでしょうか。すごいですね。また話題を変えますが、冬は自転車をこいで街のパソコン・ショップへ行くのはしんどいですね。東京の人がうらやましい! (イナカモンのMacintosh)



釈し実行するにはメモリが必要です(プログラムはROMの中にありますが、作業中のデータを記憶しておく場所がRAM上に必要です).

このシステム・エリアはユーザーが自由 に使うことができません(自由に使うこと のできるエリアをフリーエリアといいま す). BASICが入れてある大事なデータを 勝手に変えてしまう(たとえばPOKE命令 で)と以後の処理がおかしくなってしまい ます。しかし逆に上手に書き変えると非常 に有効に使えます。

また機械語のプログラムを作るときもシステム・エリアのデータを自分に都合よく 書き変えることが必要な場合が多々ありま す。もちろん、このときシステム・エリア の構造を理解していなければなりません。

パソコンで機械語のプログラムを組むには、単にCPUの機械語を憶えるだけでなく、それぞれのパソコンのハード構成はもとより、BASICなどのシステム・プログラムについても知る必要があります。

と言っても巨大なBASICインタープリタをすべて把握する必要はまったくなく、そのとき必要な部分だけを調べればよいのです。知らない人にはPEEK、POKE、EXEC、CALLなどは魔法の呪文のようですが、少しずつ憶えていけばよいのです。

ワーク・エリアと

プログラムには作業途中のデータを一時 的に記憶しておく場所——ワーク・エリア が必要です。これはCPUのためのメモ帳 のような働きをして、様々なデータを蓄え ています。

たとえばPRINT文でメッセージを表示 する場合、そのメッセージのデータが必要 なのは当然ですが、その他にも多くのデー タが必要です。スクリーンのどの位置に表 示するか、何色で表示するかなどその都度 指定するのではなく、BASICが以前指定 されていたCOLORやLOCATE文を憶え ていて、そのデータに基づいてPRINTを 実行します。

非常に短いプログラムの場合、このワーク・エリアはCPU内の記憶する部分(レジスタと呼ばれます)で足りますが、普通はメモリ上に必要です。

一方スタックというのもワーク・エリア の一種ですが、変わりもので、メモリの最 後から前へ向かってデータが蓄えられてい きます。Stackとは干し草などを積んだ山、 積み重ね、という意味で、パソコンのスタ ックもデータが下(メモリの後部)から上 (前方)へ積み重ねられていきます。

新しいデータを取り出すときは、一番上のデータしか取り出せません(積み木と同じく途中を抜き取ることはできません): 非常にややこしく見えますが、非常に便利なものです。

たとえばパソコンに "1+2×3" という式を計算させるとしましょう。まずパソコンは1を読みます。その次に+2を読み、加えようとしますが、その後が乗算であるため、こちらを先に計算しなければならないことがわかります。そこで最初に読んだ1をスタックの1番上にあるデータ "1"を取り出し、先ほどの結果6と加え7という答を出します。そしてスタックは最初と同じ状態に戻ります。

スタックは上にいくらでも(メモリの許す限り)積み上げられるので,いちいちどのデータをどこに格納するか考える必要がありません.

もう一つ例を挙げると、あなたが何か本 (PiO?)を読んでいたとします。その中で わからないことがあり、参考書を本棚から 出してきました。ところが、机は狭いため 2冊の本は置けません。かといって読みか けの本を閉じて本棚に戻すのも面倒です。

かくて参考書はその本の上に開げられます。こうしておけば参考書を調べ、終わったとき、それを本棚に戻せばすぐに本の続きを読むことができます。これを参考書の上にさらに辞書を開げても同じです。つまり後で使うデータはひとまずスタックに積んでおいて、後から取り出せばいいのです。もちろんただ積み上げる一方では一杯になってしまうので、積んだデータは必ず後で取り出さなければなりません。

スタックは次に説明するサブルーチン・ コールで特に重要な役割りを果たします.



大きなプログラムでは同じように処理があちこちで必要になる場合があります。たとえばゲームのプログラムでは、画面に宇宙船を表示するという処理がたくさんあります。この表示するプログラムを1つ1つの宇宙船に対して作っていたのではプログラムが非常に長くなってしまいます。

そこで、あるデータに従って図形を画面に表示するというプログラムを使って各宇宙船の表示プログラムで共有することにします。この共有するプログラムをサブルーチン、それを使う方のプログラムをメイン・ルーチンがサブルーチン・コール(Call:呼ぶ)すると言います。

つまり中心となる人 (メイン・ルーチン)がいて、ある仕事をするのに、部分的な仕事を専門職の人(サブルーチン)を呼び出して(コールする)任せてしまうのです。

サブルーチンを多く用いると、プログラムが短かくなる他、処理ごとにプログラムがまとまってわかりやすくなる利点があります。1度しか呼び出さないサブルーチンもありますが、これは特にわかりやすさに重点が置かれた場合です。

サブルーチンは1つのサブルーチンの中でさらにサブルーチンを呼び出すことができるため、これを進めていくと、1つのプログラムがまるで多くの小会社を従えた大企業のように理路整然と組み上がります。またある程度汎用性のあるサブルーチンはきちんとまとめておくと、次回のプログラムにも使えて便利です。この点BASIC ROMはサブルーチンの宝庫です。

日頃、遅いだのばかだ、ちょんだ、と言われるBASICですが、大半の機械語はBASIC内部のサブルーチンを借用しています。たとえばメッセージを表示するルーチンやキーボードから数値を入力するルーチンはBASICならPRINTやINPUTですみますが、機械語で全部自分で作ろうとすると非常に長くなります。そこでBASIC内部にあるこれらを行なうサブルーチンを調べて、それを呼び出すようにします。ROMの中にあるものを改めて手間をかけて作る必要もない、というわけです。

バージョン

機械語プログラム内でBASICのROMのサブルーチンを呼び出す手法は頻繁に使われますが、もしこのROMの中身が違っていたらどのようなことになるでしょうか。あると思って呼び出したルーチンがなかったり、別なルーチンを呼んでしまって、めちゃくちゃになります。

普通同じ機種ならそのROMの中のプログラムもまったく同じです。しかしときどきこれが異なる場合があります。これはメーカーが改良を加えたり、バグを取ったりするためです。これをバージョン・アップと言いますが、このため同じ機種でもあるプログラムが動くものと動かないものができてしまいます。

もっとも、メーカーもこのことは知っているため、なるべく変更後も大きな違いが 生じないように工夫しますが、ときどきこのバージョンの違いが問題となることがあります。



に1つ1つ組み立てていく方が、頭の中が混 さあ!どおしましょう? 快人さんの BASIC講座だそうですよ. へへへっ, そ 乱しないし、後で見るときにも理解しやす

おなのです! あのJR-100という超マ イナーな機種でPiOにデビューして、なぜ かこんなに有名にしてもらった迎夢快人な のです.

いやあ、私みたいな者がこんな恐れ多い ことをやって良いのかと思っているわけで すが、いかにしてプログラムを組み立てて いくかを、私のつたない経験からBASIC で少しはプログラムを組んだことのある人を 対象に、お話していきたいと思っています。 どうぞ, よろしくね!

AMEを作ろうよ

最近は、いろおんなGameがありまして、 別にわざわざ作らなくても、買ってくれば 即楽しめる良き時代になりました.

遊ぶ楽しみもいいけど, 創る楽しみと言 うのも、少しは味わってみてもいいんじゃ ないかなり

私などは買おうにもソフトなど売ってい ないので(JR-100だもん)もっぱら自給自 足という農業にも似た感じですが、自分で 創ると言うのは楽しいことですよ.

さてGameのアイデアですが、簡単な Gameと言うことで、月並みですが "Snake Game"と言うのはどおでせう。どこ かで見かけたことのある人も多いと思いま すが、ある長さのヘビを動かして宝物を取 っていって、それを取るたびに自分のしっ ぽが長くなって、カベや自分の体にぶつか っちゃうとゲーム・オーバー!

という単純なGameですけど、結構エキ サイトできちゃうんですよ.

プログラムの組み立て方です。図1を見 てください. まず主人公を動かすルーチン を作り、そこから必要に応じてサブルーチ ンをどんどん付け加えていくと言った方法

全体的なイメージも当然考えながら作っ ていくわけですが、このように各処理ごと いプログラムになります。

各処理においてのテクニックよりは、ま ず組み立て方をきちんと考えておかないと, こんがらがっちゃって、わけがわかんなく なってしまいます。

へ公のあるごりずむ

プログラムを作っていくのですが、さて 主人公である"ヘビ君"を、どうやって動 かしたら良いのでしょう? このアルゴリ ズムを考えるのが今回のメインなのです.

まず "ヘビ君" がどんな動き方をするの か頭の中に思い浮かべてみてください。ま ず頭があって、しっぽがあって、それがう ねうねと動くのです。だからあ~? しっ ぽの先が、頭を追いかけるようにプログラ ムしてゆけば良いわけなんだなぁ?


と言うことは、頭の現在位置を配列にど んどん入れてやって、そしてしっぽの先の 位置を取り出してその位置のしっぽを消し てやれば良いわけだな!

てなことを考えていきます。その考えをま とめて、図2のように紙にでも書いておく と良いでしょうね。


お茶後(ふろおちゃあと)

アルゴリズムさえしっかりしていれば, フローチャートを書かないで作れちゃう人 もいたりしますが、よりいっそう考えをま

図1 プログラムの組み立て方



ヘビの動かし方 図 2



とめるためにも、フローチャートを書く方が良いでしょう

図2のように書いた仕様書(マニュアルもどき)をもうちょい理解しやすくしたものをフローチャートといっしょに図3のように書きましょう。

フローチャートにも、図3のようなおおまかなものから、フローチャートがそのままプログラムになるようなものまでありますが、初心者の方はまねごとでも良いですからフローチャートを書く練習をした方が良いでせう。

慣れてくると,頭でアルゴリズムを考えながらフローチャートを書けるようになります.慣れですよ,慣れ…(いいかげんだなあ~. でもほんとだよ).

今までできなかった人のために

プログラムってのは、あんまり頭を堅く して考えてはダメです。パズルやプラモを 組み立てるときのように、楽しくやらない と長続きしませんし、すぐ嫌になってきま す。


それに私みたいに、だんだん性格の暗い 人になったりもします。友達なんかと協力 しあってプログラムを作ってゆくのも、い ろんな考え方が出て面白いと思います。

それから自分は絶対あんなプログラムなんて組めないや…,って先入観をなくすことです。やってみればそんなに難しいものでもないし、やればできるんだなあって感じるものです。勇気を持って、この力べを乗りこえてください。

あふたあけああ

快:どうも御清聴ありがとうございました。

図3 フローチャート付きマニュアル



今月は、プログラムを組み立ててゆくに際 しての準備みたいなことをやってみました が、いかがだったでしょうか?

乱: そうですねえ、いろんな考えを紙に書いておくっていう方法は、後で混乱しないし、ベターだと思いますよ。

邪:僕なんか,いつもプログラムがスパゲ

ッティか焼そばのように、あっちこっち飛びまくってるし、構造的に考えるってのは 勉強になりました。

快:この講座では、BASICの文法はさて おいて、プログラムの組み立て方を重視し て皆さんと楽しく勉強していきたいと思っ ています。

それでは,また来月会いませう! 協力:邪帆*くんと, 乱帆 くんでした.

迎夢快人さんにお手紙を!

今月号より始まりました「迎夢快人のBASIC講座」、いかがでしたか? 初心者の方だけでなく、中・上級の方々にも楽しんでいただけたと思います。とくに初心者の方には、この講座でゲーム作がのイムを勉強して、 1作でも多なのゲームを見りで発表できるようになっています。

さてをなくことから、院者の皆さんにはこの講座を読んでの感想・ご意見・ご希望や地震性人気人へのファンレターなど、どんなことでも結構ですからハガキに書いて、PiO編集部内「迎夢快人さんのBASIC講座の係」まで送っていただきたいと思います。どうぞよろしく。





マイコン・ゲームの情報誌として発刊したPiOも、I/Oの別冊から1人立ちしてはや1年、ゲームに関することだけという、マイコン(パソコン)のジャンルではかなり狭いフィールドでありながら、これだけ多くの読者やゲーム・ホビーストに囲まれているというのは、実に素晴らしいことですね。

特に2月号ではファミリーコンピュータの解析記事などが載っていて、ゲームの分野でもかなりのハイグレードな月刊誌ということを実感しています。僕は残念ながら今月で終わりですが、このPiOに定期原稿を書けたというのは、僕にとっても(たとえ僕のページを読んでくれている人が読者の全体の3割に満たなくても!)とても嬉しいことです。

この1年以上のあいだ,深刻な相談や椅子から転げ落ちるほど笑った普通じゃない質問,楽をして答えられた素朴な質問などがありました.

そんなわけで、今月は創刊1周年と僕の 最後の記事ということで、今までの質問で 特に多かった素朴な質問を特集しましょう。

素朴な質問総集編

その1. マシン語の入力方法を教えてください。

▶入力方法を知るには、まずマシン語のデータがどのように本体のメモリに格納されているかを知っておく必要があります。


まず、ダンプ・リストに出ている16進2 桁の数を、一般にデータと呼んでいます。 そして左側の4桁の数はアドレス(番地)と 呼ばれています。アドレスというのは、皆 さんが手紙を書くときに使う住所(= Address)と同じ概念で、データの所在地

図1 アドレスとデータの対応



図2 チェックサム・ダンプリスト (入力する部分は内側の2桁のデータ)

アドレス1237H(1230H+7)に入っているデータ



を示すものです、8ビット・パーソナルコンピュータの場合(メインCPUにZ80,6809,6502などを使ったもの)は、このアドレスの1つのメモリ空間に0000~F-FFFH(最後のHは16進であることを示し、\$FFFFのように先頭に\$マークをつけることもある)と65,536個に配分され、そのアドレス1つにつき1個のデータが入るわけです(図1)。このデータが集まってマシン語のプログラムができているのです。

さて、掲載されたマシン語のダンプ・リスト(PiOではアセンブル・リストでの掲載がほとんどないので今回は省略)を入力する際に必要になるのは、マシン語モニタです。たいていのパソコンでは、BASICモードからMONでマシン語モニタのモードに入ることができます。あとはコマンド(書き込み、読み出し、ロード・セーブ)と、それに対するアドレスやパラメータを入力してください。

ところで、PC-6001シリーズ(N₆₀モード)やPASOPIA/5、それにJRシリーズなどには、このためのマシン語モニタがありません。ですから、BASICで作成したモニタやPiOモニタ(PC-6000シリーズ用)などを使ってください。

あっ、それからマシン語の入力が終わった ら必ずセーブするようにしてくださいね。 データが1つでも間違っていたら、暴走す るどころか入力したデータが消されてしま うこともありますよ。

その2. チェックサムって何ですか?

▶マシン語のデータは数字とA~Fまでの 英文字.しかもすべてが2桁の16進数で表 記されているので、入力の際は面倒で間違 いやすいものです。ましてや見直しのとき には大変な苦労を伴います。そこで考えら れたのが、入力されたデータの和をとる方 法のチェックサムです。入力されたデータ の和が正規のデータの和と違っていれば、 入力したデータのどこかが間違っていると いうことになります。

PiOでは256バイト、または128バイトごとのステップでチェックサムを算出しています。一般的には大きいバイト数のステップでチェックサムを見比べ、違っていた部分の中で今度は小さいバイト数のステップでチェックサムを見比べています。

しかし、この画期的な方法にも欠点があ り、2つ以上のデータを打ち間違えた場合、



▶週夢快人さん、いきなりイラストのゲストでみなみりょうこさんの本に出ましたね、私は見てしまいました。いきなり見た時は驚きましたが、そこにもしっかり"PiO"と入っているのはさすがです(!?)。みなみりょうこさん、1月27日のアニ・マン市でBigoriginalのジャンパー着て5点まとめて買って行った奇特な野郎はこの私です。しかしどこの即売会行っても、知人、有名人等のものしか買わない私はブランド志向なのでしょうか!?(完全に私物化してしまったな一)。

チェックサムが偶然に合ってしまうことが あるのです。もっとも、縦横チェックサム ではほとんど起きませんが…。

なお、チェックサム・プログラムについては、毎月掲載されている「チェックサム・プログラム」のページを参照してください。ただし、紙面の都合上から全機種のプログラムを一度に掲載することができません。そこで、各機種ごとにローテーションを組んで掲載しているので、掲載号のPiOをご覧ください。

その3. S1やFM-7 などでよく使われる Kコンパイラって何ですか?

▶ Kコンパイラは、もともと6809をCPU とするシステム向けに作られた整数型のコ ンパイラで、BASICのような感じでソー ス・プログラムを記述します。

おっと、その前にコンパイラについて説明しておかなければなりませんね。皆さんにとって特に馴染みの深いBASICは、命令の一語一語を解析し、その場で実行するものです。まず最初の命令を解析・翻訳して実行していく…この操作を繰り返して行なっていくので、実行速度は遅くなってしまいます(このような方法の言語を一般にインタープリタという)。

これに比べてコンパイラは、入力されたプログラムすべてを最初の段階で一気にマシン語に翻訳し、あとは翻訳されたマシン語(一般にオブジェクト・プログラムという)を実行します。このため、処理速度が非常に速くなるものです。しかも表記(これをオブジェクト・プログラムに対してソース・プログラムという)が高級言語なので、文法をしっかり把握しておけば、マシン語やアセンブリ言語でプログラムが組めなくても、高速プログラムを制作することができます。

さて、話をKコンパイラに戻します。ソース・プログラムはBASICに似ていると先にも述べましたが、実際にはBASICと比べて表記や仕様が異なっている点もあるので、それぞれの掲載記事を参考にしてください。機種別に表にまとめておきます。

その4、MZシリーズ用のコンパイラで、PiOのゲームによく使われるWICSについて教えてください、また、MZ-80K/C用のWICSをそのままMZ-700/1500で使うことができますか? それから、なぜこういったもので開発されたゲームが多いのでしょうか?

▶WICSもまたBASICと似た言語です。この特長は、コンパイラだけでなくインタープリタとして使うことができる点です。インタープリタでは1命令ごとに実行していくので、エラーの箇所が見つけやすいという利点があります。

ところで、WICSなどのようにソース・ プログラムをBASICのような感じで表記 するのが多いのは、それなりの存在理由が あるからです。PiOではゲームをメインと しているので、ゲーム制作を例にして説明

表 PiO誌上でよく使われるコンパイラ

名称	CPU	機種	掲載
Kコンパイラ	6809	FM-8/L3	1/0 '82年3月号
拡張Kコンパイラ	6809	FM-7/8	FM-7/8活用研究
KコンパイラV3.6	6809	S1	I/O '85年1月号
Kコンパイラ86	8086	PC-9801/E/F	I/O '84年12月号
WICSインタープリタ, コンパイラ	Z80	MZシリーズ	WICS·BASE活用研究
dB-I BASIC, コンパイラ	Z80	X1シリーズ	I/O '84年 4 月号
EXASコンパイラ	Z80	PC-6000シリーズ	ROMサービスを利用
EXAS-FMコンパイラ	6809	FM-7	ROMサービスを利用

します

ゲームを制作するにあたって重視すべき 点は、使いやすいプログラム言語、そして 特にリアルタイム・ゲームではスピードが キーポイントになります。使いやすいプロ グラム言語ということは、開発との関わり が大きくなってくるということです。つま り、使いやすい言語であればそれだけ開発 時間が短くなるわけです。しかも高速性に 頼るにはマシン語(アセンブリ言語)がどう しても必要になってきます。そこで、使い やすいプログラム言語で開発し、それをマ シン語で走らせるためにコンパイラが必要 となるわけです。

では、使いやすいプログラム言語とは? これはユーザーによってまちまちですが、 多いものはBASIC、FORTRAN、C、ア センブリ言語(BASEも含む)などが掲げら れると思います。

しかしPiO読者のほとんどは、BASIC が一番使いやすいプログラム言語ではないでしょうか? BASEも表記はBASICと似ていますが、やはりアセンブラ(アセンブリ言語を数字のマシン語に変換するものです)なので、マシン語の知識を必要とします。となると、ゲーム(特にリアルタイム・ゲーム)開発にはBASIC、またはそれに類似した形でソース・プログラムが書けるコンパイラが使いやすいということになりますね。

それから、MZ-1200・80K/C用のWICS が、MZ-700/1500で使えるかということですが、結論から先に言うと使っても一部(ほとんど?)動きません。ただし、MZ-1200・80K/C上でコンパイルしたオブジェクト・プログラムを、MZ-700/1500上で動かすことができるものもありますが、そのままでは使うことができないものもあります。その例をいくつか説明しますので、MZ-1200・80K/CからMZ-700/1500への移植の参考にしてください。

●キー入力にINKEYを使っていないもの

WICSでは通常INKEY関数を使ってキー入力を行なっていますが、この関数では1文字分のキー入力しか変数に読み込むことができません。一度に2文字以上のキー入力が必要な場合(たとえば自機を動かしながらミサイルを撃つ)、PEEK関数でキー入力のポートを直接読み込むという方法を使います。ところが、MZ-1200・80K/

CとMZ-700/1500を比べると、キーの構成 が異なっています。INKEY関数で読み込 まれるキーのASCIIコードは同じものの、 キーが入力されているときにポートに送り 込まれるコードが違っているのです。それ にMZ-1200・80K/Cでは入力することが できても、MZ-700/1500では入力できない キャラクタもあります。

②WICS-1200・80K/Cとの互換性

WICS-1200・80K/C用のプログラムをWICS-700に入力する場合ですが、WICS-1200・80K/CではROMモニタ(SP-1002)を使用しているものの、WICS-700では0000H-0FFFHがRAMに切り換わり、そこにシステム・モニタTS-700を置いているのです。このTS-700はSP-1002と比べて、モニタのサブルーチン・コールのエントリ・アドレスが異なっていますし、ボーレートも異なっています(SP-1002は1,200ボー、TS-700は2,000ボー)。したがってテープに対しての互換性およびマシン語レベルでの互換性はありません。

❸POKEで画面表示を行なっているもの

MZ-1200・80K/Cでは D000~D3E7H は V-RAMになっていますが、MZ-700/1500 は通常システムRAM領域となっています。この領域をV-RAMにするためには、バンク切り換えを行なわなければなりません。

以上簡単に説明しましたが、各MZシリーズのWICSについては、工学社より「WICS・BASE活用研究」という本が刊行されています。各機種別のWICSの文法やリストはもちろんのこと、WICSを使ったゲームのソース・リストも掲載されているので、ご利用されてはいかがですか?

1年間ありがとう

というわけで、僕の解答はここでピリオドを打たせていただきます。皆さんに納得してもらえるだけの解答はできなかったかもしれませんが、1年+αのあいだ僕のこのページを読んでくれた皆さんには心から敬意を示し、感謝の気持ちを抱いてしばらくは充てんすることになります。

えっ? このあいだに僕が何をするのかって? 案外皆さんのそばにいるかもしれませんよ。それじゃ、読者の皆さん、

Gracias,y Adi'os.



Jr.用チェック・サム・プログラム

Jr. 用のチェック・サム・プログラムは、 横 8 バイト単位の合計, 1 ブロック128バ イト単位の合計をチェック・サムとしてダ ンプするプログラムです.

このプログラムを実行し、スタート・ア ドレス, エンド・アドレスを入力すると, プリンタにブロック単位のメモリ・ダンプ とともにチェック・サムを出力します。ア ドレスは"\$"を付けずに16進数で入力して ください. 4桁以上入力した場合, 右端か ら4文字が有効となります.

出力先をCRTにする場合は文番号70,90, 1030の "PRINT #," の "#," を取ってく ださい.

PC-6001/mk II用(PiOモニタ)

このモニタはPC-6001とmkIIおよび6601 のすべてのモードで動作します. ただし, "Haw Many Files" の指定がある場合は 2 以下にしてください

リスト1を打ち込んでRUNさせてくださ い. 多少間を置いて "OK" と出ます. この モニタはすべて機械語で、領域はEE00~F 2A8番地です. 起動はEXEC&HEE00です. 各コマンドは表1のとおりです.

メモリ内容を書き換える場合、このモニ タでは2とおりの方法があります。一つは, ":"を使った書き込みでアドレスと書き込 みたいデータを":"で区切って入力すれば メモリにデータが入ります。

例 C000番地から"ED", "B0" と入れ C000: ED_B0("_"は空白)

またDコマンドで表示された内容をスクリ ーン・エディットすることもできます。も う一つはセットメモリ・モードで,これ を使うとダンプ・リストも楽に打ち込むこ とができます.

例 D000番地からマシン語リストを打 ち込む D000;

"に続けてRETURN キーを押すと、こ のモードに入ります。後はマシン語リスト をひたすら入力してください。8バイト入 力すると自動的にチェック・サムを表わし (横サムのみ)、次の行に移ります。間違え て入力したときは←を押してください。ま たこの番地をスキップさせたいときには一 を使ってください。このモードを抜けるの は STOP キーです.

なおテープ・フォーマットはI/O,82年2 月号のモニタやPiO 2号のEモニタと互換性 があります。

表 1 コマンド表

コマンド	内 容
В	BASICに戻る
D (nnnn	メモリ・ダンプ&縦横サム表示
(, mmmm))	(D9000, 903F RETURN)
2	ボーレートを1200ボーにする
6	ボーレートを600ボーにする
P	プリンタ出力 ON/OFF
Gnnnn	ジャンプ
100 Sec. 100	(GE200 RETURN)
Snnnn,	セーブ
mmmm, ff	(S9000, AEFF, HN RETURN)
L	n-F
nnnn : mm···	メモリ書き込み
	(9000: 12 34 RETURN)
nnnn ;	セットメモリ・モード
	(A000 ; RETURN)

nnnn, mmmmは16進数, ffはファイル・ネーム(2文字ま で) コマンド,パラメータとも小文字でも可"_ ベース1個分あける。

冬チェック・サム プログラム掲載号

機種	掲載号	次回掲載予定
PC-6001/mkII/6601, Jr.用	'85年 4 月号	'85年 9 月号
FM-7/8, LEVEL 3, MZ-700-K/C用	'84年12月号	'85年 5 月号
X1, MZ-80B & 2000用	'85年1月号	'85年 6 月号
PC-8001/mkII/ 8801用	'85年2月号	'85年7月号
PASOPIA/FP-1100用	'85年3月号	'85年8月号

リスト1 Jr.用チェック・サム・プログラム リストIII

10 LET H\$="0123456789ABCDEF" 20 INPUT "STAR! "+RIGHT\$(S\$,4)) "START ADDRESS", S\$: LET S=VAL ("\$ END ADDRESS".E\$:LET E=VAL ("\$ 30 INPUT "+RIGHT\$(E\$,4))
40 LET S2=0:FOR I=0 TO 15:LET S1=0:GOSUB

2000 2000 50 LET D\$=X\$:FOR J=0 TO 7:LET D=PEEK(S+J):LET S1=S1+D:LET X=D:GOSUB 1000 60 LET D\$=D\$+X\$:NEXT J:LET X=S1:GOSUB 20

70 LET D\$=D\$+"--":PRINT #,D\$; X\$:LET S2=S

2+S1:LET S=S+B:NEXT I

80 LET X=S2:GOSUB 2000 90 PRINT #," CHECK SUM :"; X\$: PRINT #, PRI NT #, 100 IF S>E THEN GOTO 40

1000 LET X1=INT(X/16):LET X2=X-X1*16:X\$=

10:20 LET P=X1:GOSUB 3000 10:20 LET Y=X2:GOSUB 3000 10:30 LET X=X+*" ":RETURN 2000 LET X3=INT(X/16):LET X2=X-X1*16 2010 LET X3=INT(X1/16):LET X4=X1-X3*16 2020 LET X5=INT(X3/16):LET X6=X3-X5*16:L

ET X\$="" 2030 LET P=X5:GOSUB 3000 2040 LET P=X6:GOSUB 3000 2050 LET P=X4: GOSUB 3000 2060 LET P=X2:GOSUB 3000 2070 X\$=X\$+" ":RETURN 3000 | FT XS=XS+MIDS (HS.P+1.1) : RETURN

C-6001/mkII用PiOモニタ

	■ リスト2 PC
5 FDRA=%HEEOOTO%HF2AB: READD\$: POKEA, VAL ("%H"	'+D\$):NEXT
15 DATAAF,32,AD,F2,3E,C3,32,93,FF,21,9F,F1,	
25 DATA32,58,FA,3E,2A,CD,C7,26,CD,F9,28,11, 35 DATA2A,20,01,13,D5,CD,0A,F2,1A,FE,3B,CA,	
45 DATA20,29,C1,22,A9,F2,13,1A,B7,28,15,CD,	
55 DATAE5,CD,OA,F2,45,E1,70,1A,FE,3A,28,04, 65 DATA3E.1E.CD.C7.26.CD.51.F2.C3.18.EE.D1.	
65 DATA3E,1E,CD,C7,26,CD,51,F2,C3,18,EE,D1, 75 DATAB7,CA,96,F0,1A,CD,21,F2,BE,28,12,7E,	
85 DATA23,23,18,F0,21,A5,F1,CD,CF,30,C3,9F	F1,13,23,4E
95 DATA23,46,C5,C9,42,C2,F0,44,CE,F0,32,81, 105 DATA50,8C,F1,47,97,F1,53,9D,EE,4C,0E,EF	
115 DATAOF, EE, CD, OA, F2, 22, BO, F2, 1A, B7, CA, OF	,EE,13,CD,0A
125 DATAF2,D5,ED,58,B0,F2,B7,ED,52,23,D1,22 135 DATA28,01,13,21,B4,F2,1A,77,13,23,1A,77	
145 DATAAB, 25,06,05,3E,AF,CD,CC,1A,10,F9,21	
155 DATA7E,CD,CC,1A,23,10,F9,CD,06,1B,CD,AE	
165 DATABO,F2,ED,4B,B2,F2,56,7B,82,5F,7A,CI 175 DATA78,B1,20,F2,7B,CD,CC,1A,CD,06,1B,C3	
185 DATA25,06,05,CD,70,1A,FE,AF,20,F7,10,F7	7,21,B0,F2,06
195 DATA06,CD,70,1A,77,23,10,F9,36,00,CD,AA 205 DATACD,CF,30,21,B4,F2,CD,CF,30,CD,2C,F2	
215 DATACA,F1,3E,2C,CD,C7,26,2A,B0,F2,ED,5E	3,B2,F2,19,2B
225 DATACD,CA,F1,CD,2C,F2,CD,9A,25,2A,B0,F2 235 DATA1E,00,CD,70,1A,57,83,5F,72,23,0B,78	
245 DATA70,1A,BB,28,0C,CD,AA,1A,21,B6,F1,CD	
255 DATAF1,CD,AA,1A,C3,OF,EE,22,B7,F2,AF,32 265 DATACD,C7,26,3E,OD,CD,C7,26,CD,9C,F0,CD	
275 DATAF2,FE,03,CA,85,F0,47,F5,CD,FB,F1,38	
285 DATACD, C7, 26, CB, 01, CB, 01, CB, 01, CB, 01, CD	,C4,OF,CD,21
295 DATAF2,FE,03,CA,85,F0,47,CD,F8,F1,38,C7	
315 DATA32, 89, F2, C3, 93, EF, 2A, 87, F2, 22, A9, F2	2,11,08,00,19
325 DATA22,B7,F2,AF,32,B9,F2,3E,0D,CD,C7,26 335 DATA93,EF,F1,FE,1D,28,10,FE,1C,2B,36,FE	
345 DATA1F,CA,7A,FO,C3,93,EF,3A,B9,F2,B7,28	3,07,3D,32,B9
355 DATAF2,C3,93,EF,2A,B7,F2,22,A9,F2,11,F8	3,FF,19,22,B7
365 DATAF2,3E,07,32,B9,F2,3E,0D,CD,C7,26,CI	

395 DATA18,D4,2A,B7,F2,22,A9,F2,11,F8,FF,19,22,B7,F2,3E 405 DATA0D,CD,C7,26,CD,51,F2,C3,93,EF,2A,B7,F2,22,A9,F2

385 DATAB7,F2,22,A9,F2,11,08,00,19,22,B7,F2,AF,32,B9,F2

キャリーラボ、ウインキーソフト、ボーステックさんの協力により、 抽選で12名の読者の方に下記の各製品をプレゼントします。

·応募要領·

官製ハガキに右下のシールを貼り、●〒住所②氏名❸年齢④職業また は学年❸希望のソフトウェア名称 (下記で紹介したソフトの中から1 つだけ)をハッキリと記入して、4月2日(消印有効)はでにPiOプレゼント・コーナー宛に送ってください、なお、当選発表はPiO6月 号で行ないます.

注:応募シールの貼っていないハガキは無効になります。

0大脱走

(キャリーラボ) ¥4,200 PC-8801/mkII(カセット版)


ついにゲームはドラマになった!潜入, 探索,攻撃,救出, ――そして脱出! ゲーム開始より息もつかせぬ緊張感が劇 的展開! 今, 君は救出劇の主人公だ!



OMr. ウインキ・

(ウインキーソフト) ¥6,800 PC-8801/mkII(ディスク版)

ミスターウインキーは陽気なガンマン. ピストルで 1 発や 2 発撃たれても死なない タフガイ, 町から町へ荷物を運ぶのが仕事。 しかし無法の荒野は泥棒やインディアンで あふれている.




BEGGY

(ボーステック) ¥4,200 X1/turbo(カセット版)

君の使命は空を自由に飛び回ることので きるボディーアーマーに身をかため、空か らの物質を受け取り、惑星エギーに前線基 地を作ることだ.

5名



PiO 2月号プレゼント・コーナーに、多数の方々よりご応募いただきありがとうご

ざいました。抽選の結果、次の13名の方々にゲーム・ソフトを送らせていただきます。

(敬称略)

0 西遊記

神奈川県横浜市 東京都町田市 神奈川県横浜市

大崎康雄 青木 実 整谷仁一 滋賀県近江八幡市 青木美仁

高橋誠之

2バブル大作戦

兵庫県宝塚市 宮田善章 栃木県大田原市 橋本正則 横沼伸太郎 山口県宇部市 山田頼定 滋賀県草津市 曾根和敬

3ザイゾログ

大阪府大阪市 岡村展明 岐阜県岐阜市 松田信息 岡山県岡山市 張田弘幸

*商品到着まで1,2週間かかる場合があります。あらかじめご了承ください。

PiOなイラスト



rainy・ドロップ 富山県



アザワ建人 福山県



横浜市 結花



千葉県 SIUSER



SOL VALOU 東京都

PiOItt

♣VIC-1001+VCX-1001+ゲームROM+ VIC-1211M+RFモジュレータ+切り換 えSW+関連記事+PB-100を¥20Kで もしPB-100がほしくないという人は ¥17Kで売ります、W〒で、

■ 260 千葉市みつわ台4-23-13 川瀬太史

- ♣PB-110 (新品,入門書付き)を¥8Kで.
- 〒待つ。 277 千葉県柏市逆井1765-70 答荡 凌
- ♣PC-1245+ライブラリ集を¥5Kで、'84 年8月中旬購入。電池は入っています。 保証書, 取扱説明書, BASIC入門, ハ ド・ケース付き、まずは下で、よろし くお願いします。

■ 470-01 愛知県愛知郡日進町さつき

本間健也



- ♣PC-1350+ソフトウェアライブラリを ¥22Kぐらいで、送料そちら持ち、まず
- はW〒で. 毎 648 橋本市橋谷602-2 勇川忠治
- ◆PC-1245(箱、付属品付)を¥7Kで送料 こちら持ち。まずは〒で、 243-02 神奈川県厚木市三田1086-5
- 学 大西
- ♣PC-1251+CE-125+マシン語入門+ラ イブラリ1冊+プリンタ用ペーパー クロカセット2巻を¥30K. W〒でお 願いします、送料こちら持ち、

■ 281 千葉市武石町2-635 緑コーポ

岩崎一郎

- ♣PC-1245+ソフトウェア集2を¥5K で、まずはW〒で、 ■ 501-61 岐阜県羽島郡岐南町徳田
- 2059

澤井秀夫

♣PC-1401+CE-124+マニュアル+かえ 電池+αを¥13K以上で、価格相談、 TELを書いて〒で、送料こちら持ち可 (早い者勝ちだけどいつでも待つ)。 ● 952-22 新潟県佐渡郡相川町高千

中浜 司

♣PC-1501(多少キズあるが目立たない) +CE-150+CE-152+付属品+関連書物数+冊を¥30Kで、〒でお願いします。 ● 441-34 愛知県渥美郡田原町柳町29 佐野満広

- ♣PC-1261+CE-126P+ライブラリ+付 属品を¥30Kくらい。または、PC-1261 を¥18~20Kくらい。W〒で、
- 612 京都市伏見区深草西出町7 藤原直樹
- ♣JR-100+RFコンバータ+PC-1245+ CE-124+ポケコン・マシン語入門を ¥26Kぐらいで、バラ売り可、W〒で ● 069-01 北海道江別市東野幌本町30-

橋本隆二

- ♣ファミリーコンピュータを¥7Kで、 カセット8本をそれぞれ現価の半額で売 まずはWTで. ります
- 028-05 岩手県遠野市土渕町土渕8-

千葉利彦

- ♣FMシリーズ家庭用カラーTVアダプ タを¥5K、W〒で
- 945 新潟県柏崎市桜木町26-14 小野塚聖-
- ♣ベーシックマスターJr.+VHFコンバ -タ+カラーアダプタ+付属品を¥25K、 ● 470-01 愛知県愛知郡東郷町白鳥4-2-1押草団地406-106 小国 順
- ♣PC-6001+PC-6006を¥24Kで!!送料こ ちら持ち、W〒待つ、なるべく近県の人、 ● 733 広島県広島市中区舟入幸町2-2
- ♣X1C(シルバー)+付属品を¥75Kくら
- 372 群馬県伊勢崎市南千木町1917-1 鈴木輝彦
- ♣PC-6001(マニュアル,付属品付)+ PC-6006(保証書付) +本+αを¥32K~。 またデータ・レコーダ(ナショナル、新 同)を付けて¥43K~. 値下げ可. 詳し くはTEL or 〒で.

● 572 大阪府寝屋川市下木田町11-3 宮本起禎 ☎(0720)23-9286

- ♣PC-8001mk II (マニュアル, 箱付き) +カラーTVアダプタ+ジョイスティ ク+パソコン・カバー+関連図書4冊を ¥85Kで(多少の値引き可)。連絡はW〒 で(送料こちら持ち)早いもの勝ち
- 835 福岡県山門郡瀬高町大字小川 1221-8

川原幹夫

- ♣PC-6001mk II +付属品(マニュアル, -ブルなど)+PC-60M43+PC-DR330 +関連図書,雑誌(数冊)を¥80Kぐらいて. すべて完動,無キズ.まずは〒で.
- 小林正寿
- ♣MZ-731+マニュアル+付属品+カバ +雑誌を¥30Kぐらい。W〒で、
- 120 足立区綾瀬5-13-19 吉村 誠
- ♣FX-702P+FA-2+FP-10を¥15K. 電 池、ロール・ペーパー付き、手渡しでき る方最優先.
- 155 東京都世田谷区代沢4-26-14 大野泰牛
- ♣PC-6001mk II + 箱+関連図書(数冊) を¥40Kで(早く買ってくれたら¥38K
- 573 大阪府枚方市出口3-9-10 吉田昌敏
- ♣PC-6001+PC-6006+関連図書を¥20 ~25Kで、買ってくれた方にはジョイス ティックを付けます。まずは〒かW〒

- 555 大阪府大阪市西淀川区福2-10-22 富田遼司
- ♣MZ-731+PCG-700+ジョイスティッ クを¥70Kで、W〒で待ちます。 ■ 870 大分市大道町6-1-2 安達幸一郎
- ♣PC-6001mk II + データ・レコーダ +
- 付属品を¥65Kで. 651 兵庫県神戸市中央区二宮町1-11-9

兽根和数

- ♣PV-2000+カセット・インターフェィス+ゲーム・カートリッジ5本+ジョイ スティックを¥25Kで売る(すべて完動).
- ₩ 158 東京都世田谷区等々力2-6-15 ☎(03)702-7800
- ♣①PC-8001mk II を¥50~55Kで、できるだけ高く買ってくれる人優先、まずは WTT
- 861-44 熊本県下益城郡中央町西山 1162-1

西坂卷-

- ♣MZ-721+PCGを¥40K前後, または PC-8001mk II +データ・レコーダ+(ジ ョイスティック+PCG)と交換します (交換のときは+PB-100します).
- 795 愛媛県大洲市平野町2751-6
- ♣ゲーム:パソコンM5(箱なし、付属品、 ジョイパッドあり)+BASIC I,G+カ・ トリッジ1本+本を¥20Kで、手渡し希

● 248 神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東4-37-11

米澤伸一郎

- ♣JR-200+関連図書を¥30K前後, 送料 こちら持ち. W〒で. ▼ 759-41 山口県長門市中山区
- 垰谷 学
- ♣PB-200(多少キズあり)+関連図書を
- ¥4.5Kで、〒を待つ。 288 千葉県銚子市犬若11279-3 鈴木領-
- ♣①PB-100 を¥4.5K②FA-3 を¥3.5K③
- 2899-159

本郷伸実

- ♣PB-200+FA-3+本5冊を¥10K, W〒
- 889-16 宮崎県宮崎郡清武町大字船 引317-1 中央団地301 域和原耕司
- ♣PB-110+増設パック+ATARI2800+ LSIゲームを¥15K. 送料こちら持ち. バラも可
- ₩ 014-03 秋田県仙北郡角館町岩瀬字 金山下96-2 佐々木満
- ♣ PB-100+OR-1+FA-3+ 本を¥12K. ータ・レコーダもほしい方は¥16K. またはJR-100+RFコンバータと交換し ます、まずは干で、
- 420 静岡県静岡市新通1-1-15 今村紀康
- ♣PB-700+OR-4(1個)を売ります。箱, 取説付きを送料込みで¥22K. またPB-100用LCD, 裏ブタ, キー, LCDカバー あります.

- ₩ 676 兵庫県高砂市曽根町2472-2 名口孝志
- ♣PB-700+FA-4+OR-4×2+図書3冊を ¥27K. まずW〒で, いつまでも待つ ● 590-04 大阪府泉南郡熊取町大字野 HH621-25
- ♣FX-702P(59年10月購入,新同)+FA-2+αを¥7K以上、まずはTELかW〒で (P.M.7:00~)

浦田紳治

- 名越高之 ☎(02973)5-7598
- ♣PB-100+付属品を¥5K前後、〒で、 ● 851-05 長崎市西彼杵郡野母崎町野 ₩2015 岩永城児
- ♣ PC-1261+CE-124 & ¥12K, PB-700+ OR-4+FA-10+CM-1+関連書籍5冊を ¥55K. 連絡はW〒でお願いします ● 421-12 静岡県静岡市羽鳥1650-3
- ♣ぴゅー太+カートリッジ5本+マニュ アル+付属品を¥16K. W〒でお願いし ます
- 059-04 北海道登別市登別本町3-15-7 一戸順-
- ♣PV-2000+ジョイスティック+カー リッジ2本+ライブラリを¥20K. 〒またはTEL (P.M.7:00~P.M.10:00)で ₩ 300-14 茨城県稲敷郡新利根村堀川

川上裕二 ☎(029787)-4604




- ◆PiO7月号を送料そちら持ちでなるべ
- 〈安〈、W〒で、 452 名古屋市西区上小田井1-309 勝 真-
- ◆SC-3000, SG-1000シリーズのカー リッジ、¥4.3Kのものを¥1.5K、¥3.8K のものを¥1Kで買います。売ってくれ るカートリッジ名を書いてW〒で、
- 531 大阪市大淀区中津3-9-12 吉田紀久
- ◆PC-8801に使える中解像度カラーディ スプレイを¥30K以下で、W〒かTEL待
- ってます。 ₩ 538 大阪市鶴見区鶴見3-3-25
 - 実平誠司 ☎(06)939-2239



兵庫県相性市山手2丁目 188-1 住電話 (67912)-3-4325 宮崎国浩 年龄 (1?)

- ◆ファミリーコンピュータ+カートリッ ジ3本以上を¥10Kで、完動品なら多少のキズでも可、まずはW〒で、
- ₩ 478 愛知県知多市日長台204



▶初めまして! 私はSomebodyというものです。高1の冬休みはバイトで終わってしまいました。そのバイトをしていたところというのはマイコン屋だったのですが、最近のユーザーはソフトばかり買って遊んでいる人が多いみたいですね。私のバイト先ではリストの入力のしかたのわからない人ばかりで、知っていることと言ったら"RUN"、"LOAD" ぐらいの人ばかりでした。私が中学のころ、ソフトは本に載っているものを入力して手に入れていたというのに…。 P.S. 私は間上らばさん、みなみりょうこさん、Nakkeyさん&Tomokoさんのファン

各務浩二

- ◆PiO'84年7, 8, 9月号を各¥0.5K, 10 月号を¥0.4Kで、送料こちら持ち、連絡 はW干で.
- 487 愛知県春日井市岩成台8-4-1 609-605

八木 誠

- ◆PiO'84年4~9月号, 11月号を¥4.2Kで (送料含む). バラ可. 切り抜き書き込み 不可、まずはW〒で
- 441-02 愛知県宝飯郡音羽町赤坂紅 里170

鶴田勝昭

- ◆PiO3, '84年4~9月号を¥0.45K. とめて売ってくれる場合は¥3.5K(送料 またPC-6031を¥25Kくらい. ます は干でよろしくお願いします
- 626 京都府宮津市宮村1413-1 上田義之
- ◆PiO2を¥0.6K(切り抜き不可). W
- 065 札幌市東区北31条3 市住4-203 山本和彦
- ◆PiO1~3を¥0.6Kくらいで、バラ でも可. またPB-6001用BASICコンパイ ラを¥3~5Kで
- 660 兵庫県尼崎市七松町1-19-11 辻 利博
- ◆PiO②を¥0.65K以下で譲ってください、W〒、〒でいつまでも待ちます。 041 北海道函館市赤川町249-4
- ◆PC-8001用ジョイスティック(自作可)
- を¥3Kぐらいで、送料は当方負担、W 〒またはTEL(P.M.8:00~)で、 294-01 千葉県安房郡三芳村千代7-1 粕谷勝則 ☎(0470)36-2946
- ◆PC-1255またはPC-1261を¥13Kで、ま たCE-124を¥2Kぐらいて
- 655 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2-1-18-302 宇野英男
- ◆ MZ-700 用 PCG を ¥10~15Kで、多少 のキズ可.
- 607 京都市山科区椥辻草海道町39-

高井啓至

- ◆ PC-8001mk II 用の PCG-8200 を ¥12K
- くらい。W〒で、 763 香川県丸亀市川西町北原986-5 松村正人
- -ズ、MZシリーズなどの Z80CPUのパソコンで故障して動かない のでいらないという方、¥5K以下送料 こちら持ちで、下待つ、
- 德島県小松島市立江町清水146-1 ₹ 773 広田一郎
- ◆ファミリーコンピュータを¥5K. W
- 768 香川県観音寺市池ノ尻町中筋 辻原 燕
- ◆PiO1~3を各¥0.6K. '84年4~6月 号を各¥0.5K, 7~9月号を各¥0.4Kで買 います。まとめて3冊以上売ってくれる ちょっと高く買います(送料込 場合は. み). W〒で
- 925 石川県羽咋市大川町ヤ, 50, 14
- ◆ファミリーコンピュータを¥4~5Kで. 完動なら多少のキズ可、売ってくれた人 にはカシオのパチンコ・ゲーム(PG-100)をプレゼント、W〒で、

● 731-51 広島県佐伯郡五日市町隅の 浜3-7-18

湯田英邦

- ◆PC-1350+ソフトウェア・ライブラリ 10(キズ可)を¥15Kぐらいで、W〒でお 願い
- 213 神奈川県川崎市高津区千年875-1 瀬端 裕
- ◆JR-100+付属品―式+本を¥11Kで買います。まずはW〒で、送料はこちら持ちです。
- 757-01 山口県厚狭郡山陽町植生中 村東

- ◆PC-1261を¥15~16K, CE-124を付け て¥18K. またはPB-100(Fキー付き)+ OR-1+本2冊+¥αと交換してください. まずはTELか〒で
- 菊地貴裕 ☎(0294)42-2201
- ◆PC-1261を¥10~16K(取説なし、キズ ヨゴレも構いません).
- 720 広島県福山市北吉津町844 山本卓司
- ◆PiO'84年5, 6, 9月号を送料込¥1.8K か1冊¥0.5Kで、W〒でお願い。
- 922-04 石川県加賀市松ヶ丘1-3-2 高橋 剛一
- ◆FM-7 or NEW7を¥40K, 2000文字カ ラーディスプレイを¥24K. データ・レ コーダを¥5K. まとめて売ってくれる 方優先. いずれもキズ, ヨゴレ可. 完動 品に限る。連絡はW〒で、 〒 671-02 兵庫県姫路市御国野町国分
- 寺674

久野達也

- ◆PC-6006を¥5Kで.
- 280 千葉市桜木町631-45 高橋護明
- ◆PiO'84年10月号を¥0.5Kで、多少の書 き込み可、切り抜きは不可、まずは下で、 送料こちら持ち
- 379-23 群馬県新田郡笠懸村久宮70-21 小西雅文
- ◆PC-6006を¥4~5K. まずはW〒で.
- 864 熊本県荒尾市荒尾2659
- ◆PiO1, 2, 3をセットで¥2Kで、 バラなら1冊¥0.6Kで、3冊セットの方優
- 165 東京都中野区新井2-15-8 石田顕之
- ◆FP-1100を¥15Kで、CRTや価格など 詳しくはWデブ
- 182 調布市飛田給3-2-18-201 清水理史
- ◆PC-8001mk II 用ジョイスティックを 格安で、またPiO'84年10月号を¥0.4Kぐ
- 724 東広島市西条町寺家6811-1 黒田慎二
- ◆PCG-8200完動無改を¥12Kくらい, PC-8001mk II 対応のジョイスティック を¥2~3K,PiO 11~ 31,'84年4~6月 号をまとめて¥3K.〒でお願いします.
- ₩ 424 静岡県清水市八坂東2-14-9 西ケ谷裕之
- ◆PiO'84年8, 10, 11月号を1冊¥0.45K で売ってください。 ただし切り抜き書き 込みは不可、送料そちら持ち。 〒を待っ
- ています。 700 岡山市津島中1-4-1-406 能木雅人

- ♥当方…PC-1245+カセットインターフ エイス
- 貴方…①MZ-80用PCG、②MAXマシー ン+MAXベーシック+ α , ③VIC-1001. またはそれぞれを¥5Kで求む.
- ₩ 733 広島市西区庚午中1-9-31
- ♥当方…PC-6001mk II (完動, 箱, マニ ュアル付)+PC-6082(完動, 箱, マニュアル付)+GP-500M(完動, 箱, マニュ アル付)+ジョイスティック+関連図書 貴方…①PC-8801+データ・レコーダ② FM-7+データ・レコーダ3X1シリーズ +データ・レコーダ④¥80Kで売る。
- ₩ 722-01 広島県尾道市原田町梶山田 3762

石堂光雄

- ♥当方…FX-710P+総合ライブラリ2+ 付属品
- 貴方…PC-1251 (PEEK&7FFFが&00の -ジョン)+付属品. 少々のキズ可. まずは下で.
- ₩ 459 愛知県名古屋市緑区大高町字下 小川6-8

增山武彦



- ♥当方…FX-702P+FA-2(完動品) 貴方…シャープのPCシリーズのうちど れか(完動品)
- 014-01 秋田県大曲市四ツ屋たもの木 伊藤智与司
- ♥当方…X1(本体+キーボード+ディス プレイ)+G-RAM+ジョイスティック (2トリガー)+関連書. 新同(59年8月購
- 貴方…PC-8801mk II model 10/20/30+ ディスプレイ+データ・レコーダ. 交換 してくれた方には¥50K相当の品物を差 し上げます(PC-8801 model 20/30の方に はさらに¥10Kを追加します)。また、 PC-8801+ディスプレイ+データ・レコ ーダとの交換も考えます(PC-8801にフ ロッピーを付けてくれる方にも¥10K追 加します)。詳しくは干でお願いします。
- 367 埼玉県本庄市東台3-1-14 松井敬明
- ♥当方…PC-6001mk II SR+PC-6044SR (RFコンバータ)+PC-DR321. BASIC マニュアル, 応用ソフトなど付属品, 保 証書すべてあり(新品、完動).

貴方…FM-NEW7+データ・レコ・ +RFコンバータ+付属品+マニュアル で無改造の人、干を送ってください。

● 061-11 北海道札幌郡広島町稲穂西 3-5-14

宫沢肆治

♥当方…FM-7+SANYOデータ・レコ ーダ+カラーディスプレイ(中解像)+関連図書2冊+8方向ジョイスティック(す べて完動、キズほとんどなし、無改造) 貴方…X1(CZ-800C/D) + α or X1C(CZ-801C/D) + a(aはなくてもよい). X1に はGRAMを付けて、当方は¥5Kまで足します、TELはP.M.7:00~(平日).

458 名古屋市緑区太子2-136

山田浩幸 ☎(052)622-2594

♥当方…カラーモニタPC-KD251 (白, 新同)

貴方…カラーモニタPC-60M43(白), たはカラーモニタPC-KD201(白). W〒

- 445 愛知県西尾市戸ケ崎2-18-6 岡本優治
- ♥当方···PC-6001+PC-6006+KD-280+ 本+BASICコンパイラ+BESTモニタ +付属品

貴方…NECのデュアル両面倍密デ ク(5インチ, PC-8801に使えるもの). 完動ならなんでも可、まずはW干で

- 185 東京都国分寺市東元町1-11-21 古谷隆之
- ♥当方…PB-100(Fキー付き)+OR-1+ FA-3+FP-12+プリンタ用紙+本。 貴方…①CE-125. ②ファミリーコンピュータ. ③¥10~13Kぐらいで売る. な おCE-125と交換してくれる人にはCE-

川田智樹

- ♥当方…MZ-2000+G-RAM I, II, III +PB-100+関連図書
- 貴方…MB-S1+カラーディスプレイ or LEVEL 3MARK5+カラーディスプレ イ. S1の人にはPC-1245+CE-124を付け ます
- 970-04 福島県いわき市泉町滝尻字 御前田95

下遠野晃基

- ♥当方…PC-1500+CE-150+CE-157 貴方…PC-1350+(カセット・インター
- 144 東京都大田区新蒲田2-13-11 宮本 徹
- ♥当方…SC-3000+BASIC Level 3B+ 関連図書
- 貴方…ファミリーコンピュータ+カート リッジ2本以上、TELを書いて〒で、 ■ 448 愛知県刈谷市今川町上池129-2
- 浅野幹也

るご注意

1)金品の送付時には必ず書留に して、証拠が残るようにしてく ださい

2)メーカー製ソフトおよび自作 ソフトの売買はお断りいたしま

(編集部)

■PiOバザール投稿要領

官製ハガキに右のシールを貼り、①売る、求む、交換の区分②品 名③〒住所④氏名⑤年齢をハッキリと横書きで記入してください。

編集後記

■I/Oの弟としてこの世に生まれたPiOも今月号でようやく1才になりました。ここまで成長できたのも皆様の暖いご支援のおかげです。本当にありがとうございます。

さて、編集部では「何々のチェックサム・プログラムを送ってください」という手紙をよくいただくのですが、チェックサム・プログラムは5箇月のサイクルで、毎月1~2機種ずつ掲載しています。ですから最悪でも4箇月後には必ず必要なプログラムが手に入るはずです。もし、まだチェックサム・プログラムを持っていない人がいたら、もう少し待ってください。

それから「PiOのバック・ナンバーが手に入らないか」ということもよく聞くのですが、これは可能です。近くの書店へ行って注文すればいいのです。ただし、在庫がなくなってしまったものについては、残念ながらPiOバザールの「求む」にでも出してもらわないと、入手できないと思います。

■皆さん、PiOも今月号で満1才になりました。いま机の上には、I/O別冊PiO1号から'85年3月号までの、15冊が並んでいます。この1年間読者の方に楽しんでもらうためにない知恵を絞り、いろいろな特集や記事を掲載してきました。月刊化1号の'84年4月号では変わり種ゲームの特集、真夏の'84年8月号ではキャラクタのかわいいアニメーションゲームの特集、年末の'84年12月号ではパズル・ゲームなどと…。

しかし、PiOが満1才になれたのも読者の皆さんのバックアップのおかげです。本当にありがとうございました。これからも編集部一同頑張りますので、よろしくお願いします。 (O)

■先日、ハニードリッパーズというバンドのレコードを聞いて、 とても感動してしまいました。ニューウェーブ好きを自称してい を私が、こんなものを聞いてはいけないと思いつつ、つい1晩つ ぶしてしまいました。

PiOの読者の皆さんには、あまり慣じみがないかも知れませんが、ロバート・プラント、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベックという名前を聞いてすぐに反応できる人は、はっきり言ってかなりのオジンです。一緒にハード・ロックしましょう。 (key)

■この前までカラーでゲームができたのに…, 我が愛機もついに 白黒システムを超え, 最近ではもはやシステムすら起動しない状態になってしまいました。これではもう, 次に買う機械を探さないとダメのようです。

と思って、皆さんより早くI/Oを見ているのですが、いやはや、ハードの方は恐しいスピードで安くなっているようです。皆さんも考えたことがあるでしょうが、"もう少し待てばもっと安くなるかな…"という考えがチラッと頭をかすめては消え…という今日このごろなのです。

PiO編集部に入ってはや1年。あっという間に過ぎてしまったような、長かったような…。これからもよりよいPiOを目指しますので、よろしくお願いします。 (V)

■僕の隣に自称おじん(Y₂)がいます。間には袖机があり、その中にPiOなイラストが整理してあります。毎月選び出すのに苦労し、できるだけ多く載せるようにしていますので根気強く投稿してください。(Shu)でした。

■シャツ一枚に腕まくりで仕事をしていると, "年寄りの冷水"と嘲笑されました。 厚着をしても、薄着をしても、 笑われるのだ。それにしても、 今年の冬は割合、 楽に過ごせた。と、 またおじんくさいことを言ってしまった。 (Y₂)

■風の冷たさもあまり感じなくなり、いよいよ春ですねエ、この 時期、卒業式だ、クラス会だと、飲んだり食べたりする機会も多 くなりがちです。飲み過ぎ、食べ過ぎには充分注意しましょうね (何か胃薬の宣伝みたいだけど、つくづく実感です). (1子)

原稿募集

PIOはパソコン、ポケコン仲間みんなの広場です。 以下の各原稿を募集しますので、ぜひあなたも参 加してください。

●オリジナル・プログラム

ゲーム・ホビー、ゲーム開発用プログラムなどオリジナリティのあるプログラムを募集します。 プログラムはカセット、ディスケットに入れて送ってください。 原稿は400字詰の横書きの原稿用紙 5枚程度にまとめ、図、表、フローチャートもできるだけ書いてください。

@PiO探偵団

ROM内ルーチン、サブCPUの使い方など、

@PiOバーツ

ゲーム・ストーリー、キャラクタ、サウンド&ミュージック、サブルーチンなど、

OPIO BOX

小さくて便利なプログラム、パソコンに関する 面白い話、ちょっとした解析記事など、

6 その他

マイコン人生・相談室への質問、PiOPiO、PiO バザール、PiOなイラストなど、

▶投稿の際には以下のことを必ず書いてください、 付氏名(ベンネームの場合でも一応ご記入願います) □連絡先(勤務先または自宅)の住所、電話番号 い現在所有しているマイコンがあればその名称 □参奏文献 団年齢, 学年または職業

▶ ● → ● の原稿を採用の場合には当社規定の稿料 をお支払いいたします、またカセット・サービス 採用の場合には、当社規定の著作権使用料をお支 払いいたします。

▶他誌との2重投稿はご遠慮ください

▶投稿されたものは原則としてお返しできません、 ご了承ください、

■投稿先

〒151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル5F 工学社内 PiO編集部 ×××係

□定期購読について

予約申し込みは1年間を原則とします. 1年5,000円(送料含)

■送付先

〒151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル5F 株式会社工学社

■送付方法

①郵便振替《東京5-22510》

裏の通信欄に、必ずPiO何月号からご希望か明記してください.

②現金書留 PiO何月号からご希望か明記したもの

③定額小為替」を同封してください。

※必ず①~③の方法でご送金ください.

(1,000円以上の切手代用はご遠慮願います)

PiO 1985年4月号 第2巻第4号 (通巻第13号) 昭和60年4月1日発行 (毎月1回1日発行)

 発行人
 星
 正明

 編集人
 森
 昭助

 編集
 PiO編集部

発行所 株式会社 工学社

〔営業〕 ☎(03)375-5784代)

〔広告〕 ☎(03)370-3301代 〔編集〕 ☎(03)320-1218代)

■151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル5F 振替口座 東京5-22510 TELEX J25959

定価 480円

印刷:凸版印刷(株)

MSX DISK SOFTWARE COSMUT-C85 PARTY \$16,800

- 完全対話型で使いやすさを、最優先に設計開発!
- ■ソフトウェアの全体像を短時間で把握可能!
- ハイ・コストパフォーマンス!

オール・オンメモリーソフトだからフロッピーディスクは 全領域データ、全項目多目的サーチ・ソートが可 能、高速演算機能、一覧表出力(合計計算任 意)、伝票・カード・DM等の多目的出力が可能。

"COSMUT-C85シリーズ"は、多彩なビジネスアプリケーションとファミリーユースに対応します。

COSMUT-C85シリーズ 業種・業務別にフォーマット済(120種)

¥9,800

No. I	小学校児童管理	No. 31	新聞販売店顧客管理	No. 61	旅館客室予約管理	No. 91	靴販売店顧客管理
No. 2	中学校生徒管理	No. 32	新聞販売店販売管理	No. 62	会議室予約管理	No. 92	ペンション・民宿予約管理…
No. 3	高等学校生徒管理	No. 33	訪問販売会社営業マン向顧客管理・・・・	No. 63	たばこ販売店販売管理	No. 93	ペンション・民宿顧客管理…
No. 4	学校向備品管理	No. 34	訪問販売会社営業マン向見込客管理・・	No. 64	衛生業業務管理	No. 94	茶舗顧客管理
No. 5	スポーツ・テスト集計システム…	No. 35	農機具販売店顧客農機具管理	No. 65	製造業原材料管理	No. 95	米販売店顧客管理
No. 6	小中学校簡易会計システム…	No. 36	自然食品販売会社顧客管理…	No. 66	製造業機械ランニング・コスト管理・・・・・	No. 96	白蟻駆除業顧客管理
No. 7	小学校テスト管理	No. 37	建設機械販売店顧客建設機械管理	No. 67	マージャン貸卓管理	No. 97	庭園管理業顧客管理
No. 8	中学校テスト管理	No. 38	商品台帳	No. 68	O A 機器販売店向顧客管理…	No. 98	寝具販売店顧客管理
No. 9	高等学校テスト管理	No. 39	現金出納管理	No. 69	電気製品販売店顧客管理	No. 99	時計·眼鏡販売店顧客管理…
No. 10	生徒会予算管理	No. 40	銀行振込口座管理	No. 70	各種保険顧客管理	No.100	塗装業顧客管理
No. 11	スポーツ・イベント得点集計管理	No. 41	クレジット・カード管理	No. 71	美容院顧客管理	No.101	牛乳販売店顧客管理
No. 12	授業料納付管理	No. 42	手形支払管理	No. 72	理容院顧客管理	No.102	カメラ販売店顧客管理
No. 13	寄付金管理	No. 43	スケジュール管理	No. 73	ギフトショップ顧客管理	No.103	写真館顧客データ管理
No. 14	栄養計算システム	No. 44	商品予約管理	No. 74	呉服店顧客管理	No.104	教育資材販売管理
No. 15	図書館図書目録管理	No. 45	商品発注管理	No. 75	化粧品店顧客管理	No.105	歯科技工見積システム
No. 16	図書館図書貸出管理	No. 46	営業マン成績管理	No. 76	美術品·画廊商品管理	No.106	O A システム見積
No. 17	人事管理	No. 47	営業日記帳	No. 77	美術品・画廊顧客管理	No.107	アルミサッシ加工業見積システム…
No. 18	名刺管理	No. 48	各種アンケート調査分析システム …	No. 78	紳士服販売店顧客管理	No. I 08	アルミサッシ部材管理
No. 19	各種団体会員管理	No. 49	不動産物件管理	No. 79	ファッション・ブティック顧客管理	No.109	中古車販売(車両)管理
No. 20	選挙人名簿管理	No. 50	仕出し弁当販売管理	No. 80	スポーツ・ショップ顧客管理・	No.110	電子部品データ・バンク
No. 21	寺檀家管理	No. 51	仕出し弁当仕入管理	No. 81	楽器店顧客管理	No.111	CMコピー·データ·バンク…
No. 22	神社信徒管理	No. 52	スナック・ボトル管理	No. 82	カー用品ショップ顧客管理…	No.112	冠婚葬祭出納管理
No. 23	教会信徒管理	No. 53	スナック売掛管理	No. 83	レンタル・ショップ顧客管理	No.113	家計簿
No. 24	宗教団体信者管理	No. 54	生花仕入管理	No. 84	事籍販売店向顧客管理	No.114	気象データ管理
No. 25	証券会社外務員向顧客管理…	No. 55	青果仕入管理	No. 85	自動車販売店顧客管理	No.115	個人向ダイエット管理
No. 26	郵便局外務員顧客管理	No56	鮮魚仕入管理	No. 86	オートバイ販売店顧客管理…	No.116	個人向メモ帳
No. 27	警察向事件事故登録管理	No. 57	運送業向車両管理	No. 87	ペット・ショップ顧客管理	No.117	家系図管理
No. 28	新聞記者向事件事故登録管理	No. 58	タクシー車両管理	No. 88	動物病院向動物病歴管理	No.118	住所録
No. 29	個人信用データ管理	No. 59	旅行代理店予約管理	No. 89	植木リース業顧客管理	No.119	BCLベリカード管理
No. 30	法人信用データ管理	No. 60	ホテル客室予約管理	No. 90	家具販売店顧客管理	No.120	アマチュア無線ログ管理



ユナイト・テクニカル・コンピューター

本 社 浜田市黒川町108-61

〒697 TEL(08552)3-3111

広島営業所 広島市中区幟町3-1第3山県ビル6F

〒730 TEL(082)223-5011

益田営業所 益田市あけぼの本町4-2本町ビル1F

〒698 TEL(08562)2-5301

飲食店メニュー別売上集計システム PC-9801 F

¥19,800

- ●メニュー……10桁以内(漢字)
- 単位 ……5桁以内(数字)
- ●数量……2桁以内(数字)
- ●メニュー数…50以内
- ●月度集計出力 (メニュー別売上数・金額)
- ●集計横棒グラフ出力 (メニュー別売上数)
- ●お問い合せは……

漢字成績処理プログラム

PC-8801/mkI

¥39,800 X-1ターボ仕様リリース

- ●使用可能プリンター……PC 8822/PC PR 201/PCPR 101/RP-80 II K/ -80 FT II K/NECNM-9300, 9400/ MK-3618-22
- ●登録人数/15クラス・750名 ●科目 数/50科目 ●クラス別成績一覧表
- ●学年順位成績一覧表 ●個人·科目 別偏差値一覧表 ●科目別度数分布表
- 総合得点度数分布表

ソフト集団らくだ

〒720 広島県福山市引野町2-194 **RAKUDA O849-43-6565**

JSS ジャパン・ソフト・サービスCO.,LTD.

広島本社:〒730 広島市中区宝町10-9菊川ビル2F (082)249-3395

- ●福 山 本 部…(0849)41-8858
- ●東京営業所…(03)345-9447
- ●東海営業所…(0582)47-5691
- ●福岡営業所…(092)863-3141
- ●北九州営業所…(0979)24-5348
- ●米子営業所…(0859)32-7071
- ●松山営業所…(0899)24-4996



高性能はいをやさしくする。 NECのパソコンファミリー



日本電気グループ NECパソコンインフォメーションセンター 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル) 🗗 (03) 452-8000 ※電話番号は、よくお確かめのうえわかけください。

おうるともかろろもかりょうかん